



MapReduce 服务

用户指南

发布日期 2024-11-30

目录

1 简介	1
1.1 什么是 MRS	1
1.2 应用场景	3
1.3 组件介绍	5
1.3.1 CarbonData	5
1.3.2 ClickHouse	7
1.3.3 DBService	11
1.3.3.1 DBService 基本原理	11
1.3.3.2 DBService 与其他组件的关系	12
1.3.4 Doris	12
1.3.4.1 Doris 基本原理	13
1.3.4.2 Doris 与其他组件的关系	15
1.3.5 Flink	16
1.3.5.1 Flink 基本原理	16
1.3.5.2 Flink HA 方案介绍	21
1.3.5.3 Flink 与其他组件的关系	23
1.3.5.4 Flink 开源增强特性	23
1.3.5.4.1 窗口	24
1.3.5.4.2 Job Pipeline	26
1.3.5.4.3 Stream SQL Join	31
1.3.5.4.4 Flink CEP in SQL	32
1.3.6 Flume	34
1.3.6.1 Flume 基本原理	34
1.3.6.2 Flume 与其他组件的关系	37
1.3.6.3 Flume 开源增强特性	37
1.3.7 FTP-Server	37
1.3.7.1 FTP-Server 基本原理	37
1.3.7.2 FTP-Server 与其他组件的关系	39
1.3.7.3 FTP-Server 开源增强特性	40
1.3.8 Guardian	40
1.3.9 HBase	41
1.3.9.1 HBase 基本原理	41
1.3.9.2 HBase HA 方案介绍	46

1.3.9.3 HBase 与其他组件的关系.....	47
1.3.9.4 HBase 开源增强特性.....	48
1.3.10 HDFS.....	56
1.3.10.1 HDFS 基本原理.....	56
1.3.10.2 HDFS HA 方案介绍.....	59
1.3.10.3 HDFS 与其他组件的关系.....	60
1.3.10.4 HDFS 开源增强特性.....	62
1.3.11 HetuEngine.....	68
1.3.11.1 HetuEngine 产品概述.....	68
1.3.11.2 HetuEngine 与其他组件的关系.....	70
1.3.12 Hive.....	70
1.3.12.1 Hive 基本原理.....	70
1.3.12.2 Hive CBO 原理介绍.....	73
1.3.12.3 Hive 与其他组件的关系.....	77
1.3.12.4 Hive 开源增强特性.....	77
1.3.13 Hudi.....	79
1.3.14 IoTDB.....	80
1.3.14.1 IoTDB 基本原理.....	80
1.3.14.2 IoTDB 与其他组件的关系.....	83
1.3.14.3 IoTDB 开源增强特性.....	83
1.3.15 Kafka.....	83
1.3.15.1 Kafka 基本原理.....	83
1.3.15.2 Kafka 与其他组件的关系.....	86
1.3.15.3 Kafka 开源增强特性.....	87
1.3.16 KafkaManager.....	87
1.3.17 KrbServer 及 LdapServer.....	88
1.3.17.1 KrbServer 及 LdapServer 基本原理.....	88
1.3.17.2 KrbServer 及 LdapServer 开源增强特性.....	91
1.3.18 Loader.....	91
1.3.18.1 Loader 基本原理.....	91
1.3.18.2 Loader 与其他组件的关系.....	93
1.3.18.3 Loader 开源增强特性.....	93
1.3.19 Manager.....	94
1.3.19.1 Manager 基本原理.....	95
1.3.19.2 Manager 关键特性.....	97
1.3.20 MapReduce.....	98
1.3.20.1 MapReduce 基本原理.....	98
1.3.20.2 MapReduce 与其他组件的关系.....	99
1.3.20.3 MapReduce 开源增强特性.....	100
1.3.21 MemArtsCC.....	102
1.3.21.1 MemArtsCC 基本原理.....	103
1.3.21.2 MemArtsCC 与其他组件关系.....	104

1.3.22 Oozie.....	104
1.3.22.1 Oozie 基本原理.....	105
1.3.22.2 Oozie 开源增强特性.....	106
1.3.23 Ranger.....	106
1.3.23.1 Ranger 基本原理.....	106
1.3.23.2 Ranger 与其他组件的关系.....	108
1.3.24 Spark.....	108
1.3.24.1 Spark 基本原理.....	108
1.3.24.2 Spark HA 方案介绍.....	122
1.3.24.2.1 Spark 多主实例.....	122
1.3.24.2.2 Spark 多租户.....	125
1.3.24.3 Spark 与组件的关系.....	128
1.3.24.4 Spark 开源新特性.....	132
1.3.24.5 Spark 开源增强特性.....	132
1.3.24.5.1 CarbonData 简介.....	132
1.3.24.5.2 跨源复杂数据的 SQL 查询优化.....	134
1.3.25 Tez.....	136
1.3.26 YARN.....	137
1.3.26.1 YARN 基本原理.....	137
1.3.26.2 YARN HA 方案介绍.....	141
1.3.26.3 Yarn 与其他组件的关系.....	142
1.3.26.4 YARN 开源增强特性.....	145
1.3.27 ZooKeeper.....	151
1.3.27.1 ZooKeeper 基本原理.....	151
1.3.27.2 ZooKeeper 与其他组件的关系.....	153
1.3.27.3 ZooKeeper 开源增强特性.....	156
1.4 产品功能.....	159
1.4.1 多租户.....	159
1.4.2 安全增强.....	160
1.4.3 组件 WebUI 便捷访问.....	161
1.4.4 可靠性增强.....	162
1.4.5 作业管理.....	163
1.4.6 自定义引导操作.....	163
1.4.7 元数据.....	164
1.4.8 集群管理.....	164
1.4.8.1 集群生命周期管理.....	164
1.4.8.2 集群扩缩容.....	165
1.4.8.3 自动弹性伸缩.....	166
1.4.8.4 创建 Task 节点.....	167
1.4.8.5 隔离主机.....	167
1.4.8.6 标签管理.....	167
1.4.9 集群运维.....	168

1.4.10 消息通知.....	168
1.5 约束与限制.....	169
1.6 权限管理.....	170
1.7 与其他云服务的关系.....	176
2 准备用户.....	178
2.1 创建 MRS 操作用户.....	178
2.2 创建 MRS 自定义策略.....	182
2.3 IAM 用户同步 MRS 说明.....	187
3 快速入门.....	192
3.1 如何快速使用 MRS.....	192
3.2 创建集群.....	192
3.3 上传数据.....	194
3.4 添加作业.....	196
3.5 删除集群.....	198
3.6 快速使用 Kerberos 认证集群.....	199
4 配置集群.....	205
4.1 创建方式简介.....	205
4.2 快速创建集群.....	205
4.2.1 快速创建 Hadoop 分析集群.....	205
4.2.2 快速创建 HBase 查询集群.....	206
4.2.3 快速创建 ClickHouse 集群.....	207
4.2.4 快速创建实时分析集群.....	209
4.3 创建自定义集群.....	210
4.4 创建自定义拓扑集群.....	219
4.5 添加集群/节点标签.....	228
4.6 授权安全通信.....	232
4.7 配置弹性伸缩规则.....	233
4.7.1 简介.....	233
4.7.2 创建集群时配置弹性伸缩.....	235
4.7.3 为已有集群新增弹性伸缩策略.....	235
4.7.4 场景 1：单独配置弹性伸缩规则.....	237
4.7.5 场景 2：单独使用资源计划.....	237
4.7.6 场景 3：弹性伸缩规则与资源计划叠加使用.....	238
4.7.7 修改已有弹性伸缩策略.....	239
4.7.8 删除已有弹性伸缩策略.....	239
4.7.9 开启或关闭已有弹性伸缩策略.....	240
4.7.10 查看已有弹性伸缩策略.....	240
4.7.11 配置自动化脚本.....	241
4.7.12 配置弹性伸缩指标.....	241
4.8 管理数据连接.....	246
4.8.1 配置数据连接.....	246

4.8.2 配置 RDS 数据连接.....	248
4.8.2.1 配置 RDS 数据连接操作.....	248
4.8.2.2 配置 Ranger 数据连接.....	249
4.8.2.3 配置 Hive 数据连接.....	254
4.9 通过引导操作安装第三方软件.....	256
4.10 查看失败的集群操作任务.....	257
4.11 查看历史集群信息.....	258
5 管理集群.....	260
5.1 登录集群.....	260
5.1.1 MRS 集群节点简介.....	260
5.1.2 登录集群节点.....	261
5.1.3 如何确认主备管理节点.....	265
5.2 集群概览.....	267
5.2.1 集群列表简介.....	267
5.2.2 查看集群状态.....	268
5.2.3 查看集群基本信息.....	271
5.2.4 管理组件和主机监控.....	273
5.3 查看和定制集群监控指标.....	277
5.4 集群运维.....	278
5.4.1 导入导出数据.....	278
5.4.2 切换集群子网.....	281
5.4.3 配置消息通知.....	283
5.4.4 远程运维.....	285
5.4.4.1 运维授权.....	285
5.4.4.2 日志共享.....	286
5.4.5 查看 MRS 服务操作日志.....	286
5.4.6 删除集群.....	287
5.5 节点管理.....	288
5.5.1 扩容集群.....	288
5.5.2 缩容集群.....	290
5.5.3 缩容 ClickHouseServer.....	293
5.5.3.1 缩容 ClickHouseServer 约束限制.....	293
5.5.3.2 缩容 ClickHouseServer 节点.....	296
5.5.4 管理主机（节点）操作.....	298
5.5.5 隔离主机.....	299
5.5.6 取消隔离主机.....	299
5.6 作业管理.....	300
5.6.1 MRS 作业简介.....	300
5.6.2 运行 MapReduce 作业.....	304
5.6.3 运行 SparkSubmit 作业.....	307
5.6.4 运行 HiveSql 作业.....	310
5.6.5 运行 SparkSql 作业.....	314

5.6.6 运行 Flink 作业.....	317
5.6.7 查看作业配置信息和日志.....	321
5.6.8 停止作业.....	322
5.6.9 删除作业.....	322
5.6.10 配置作业消息通知.....	323
5.7 组件管理.....	324
5.7.1 对象管理简介.....	324
5.7.2 查看配置.....	324
5.7.3 管理服务操作.....	325
5.7.4 配置服务参数.....	327
5.7.5 配置服务自定义参数.....	327
5.7.6 同步服务配置.....	329
5.7.7 管理角色实例操作.....	330
5.7.8 配置角色实例参数.....	330
5.7.9 同步角色实例配置.....	331
5.7.10 退服和入服角色实例.....	331
5.7.11 启动及停止集群.....	332
5.7.12 支持滚动重启.....	332
5.8 告警管理.....	336
5.8.1 查看告警列表.....	337
5.8.2 查看事件列表.....	338
5.8.3 查看与手动清除告警.....	341
5.9 租户管理.....	342
5.9.1 租户简介.....	342
5.9.2 添加租户.....	343
5.9.3 添加子租户.....	345
5.9.4 删除租户.....	347
5.9.5 管理租户目录.....	348
5.9.6 恢复租户数据.....	350
5.9.7 添加资源池.....	350
5.9.8 修改资源池.....	351
5.9.9 删除资源池.....	352
5.9.10 配置队列.....	352
5.9.11 配置资源池的队列容量策略.....	354
5.9.12 清除队列配置.....	354
5.10 引导操作.....	355
5.10.1 引导操作简介.....	355
5.10.2 准备引导操作脚本.....	355
5.10.3 查看执行记录.....	356
5.10.4 添加引导操作.....	357
5.10.5 修改引导操作.....	358
5.10.6 删除引导操作.....	358

6 使用 MRS 客户端	360
6.1 安装客户端.....	360
6.2 更新客户端.....	366
6.3 各组件客户端使用实践.....	367
6.3.1 使用 ClickHouse 客户端.....	368
6.3.2 使用 Flink 客户端.....	370
6.3.3 使用 Flume 客户端.....	375
6.3.4 使用 HBase 客户端.....	377
6.3.5 使用 HDFS 客户端.....	379
6.3.6 使用 Hive 客户端.....	381
6.3.7 使用 Kafka 客户端.....	383
6.3.8 使用 Oozie 客户端.....	384
6.3.9 使用 Storm 客户端.....	385
6.3.10 使用 Yarn 客户端.....	386
7 配置存算分离	388
7.1 MRS 存算分离简介.....	388
7.2 基于委托机制对接 OBS.....	389
7.2.1 配置存算分离集群（委托方式）.....	389
7.2.2 配置存算分离集群（AKSK 方式）.....	394
7.2.3 配置组件数据回收站清理策略.....	397
7.2.4 MRS 集群组件对接 OBS（基于委托）.....	400
7.2.4.1 Flink 对接 OBS 文件系统.....	400
7.2.4.2 Flume 对接 OBS 文件系统.....	401
7.2.4.3 HDFS 客户端对接 OBS 文件系统.....	402
7.2.4.4 Hive 对接 OBS 文件系统.....	403
7.2.4.5 MapReduce 对接 OBS 文件系统.....	406
7.2.4.6 Spark2x 对接 OBS 文件系统.....	407
7.2.4.7 Sqoop 对接外部存储系统.....	410
7.2.4.8 Hudi 对接 OBS 文件系统.....	414
7.2.5 配置 MRS 多用户访问 OBS 细粒度权限.....	416
7.3 基于 Guardian 服务对接 OBS.....	421
7.3.1 Guardian 服务对接 OBS 场景说明.....	421
7.3.2 配置 Guardian 服务对接 OBS.....	422
7.3.3 MRS 集群组件对接 OBS（基于 Guardian）.....	426
7.3.3.1 Hive 组件对接 OBS.....	426
7.3.3.2 Flink 组件对接 OBS.....	430
7.3.3.3 Spark 组件对接 OBS.....	431
7.3.3.4 Hudi 组件对接 OBS.....	435
7.3.3.5 HetuEngine 组件对接 OBS.....	437
7.3.3.6 HDFS 组件对接 OBS.....	438
7.3.3.7 Yarn 组件对接 OBS.....	440
7.3.3.8 Mapreduce 组件对接 OBS.....	442

8 访问 MRS 集群上托管的开源组件 Web 页面	443
8.1 开源组件 Web 站点.....	443
8.2 组件常用端口列表.....	444
8.3 通过专线访问.....	459
8.4 通过弹性公网 IP 访问.....	460
8.5 通过 Windows 弹性云服务器访问.....	461
8.6 创建连接 MRS 集群的 SSH 隧道并配置浏览器.....	462
9 访问 FusionInsight Manager	466
10 FusionInsight Manager 操作指导	470
10.1 从这里开始.....	470
10.1.1 FusionInsight Manager 入门指导.....	470
10.1.2 查询 FusionInsight Manager 版本号.....	471
10.1.3 登录管理系统.....	471
10.1.4 登录管理节点.....	472
10.2 主页.....	473
10.2.1 主页概述.....	473
10.2.2 管理监控指标数据报表.....	477
10.3 集群.....	478
10.3.1 管理集群.....	478
10.3.1.1 滚动重启集群.....	479
10.3.1.2 管理配置过期.....	480
10.3.1.3 下载客户端.....	481
10.3.1.4 修改集群属性.....	483
10.3.1.5 管理集群配置.....	484
10.3.1.6 静态服务池.....	485
10.3.1.6.1 静态服务资源.....	485
10.3.1.6.2 配置集群静态资源.....	486
10.3.1.6.3 查看集群静态资源.....	488
10.3.1.7 客户端管理.....	488
10.3.1.7.1 管理客户端.....	489
10.3.1.7.2 批量升级客户端.....	490
10.3.1.7.3 批量刷新 hosts 文件.....	491
10.3.2 管理服务.....	492
10.3.2.1 服务管理概述.....	492
10.3.2.2 其他服务管理操作.....	496
10.3.2.2.1 服务详情概述.....	496
10.3.2.2.2 执行角色实例主备倒换.....	498
10.3.2.2.3 资源监控.....	499
10.3.2.2.4 采集堆栈信息.....	502
10.3.2.2.5 切换 Ranger 鉴权.....	503
10.3.2.3 服务配置.....	504
10.3.2.3.1 修改服务配置参数.....	504

10.3.2.3.2 修改服务自定义配置参数.....	505
10.3.3 管理实例.....	507
10.3.3.1 实例管理概述.....	507
10.3.3.2 入服与退服实例.....	509
10.3.3.3 管理实例配置.....	512
10.3.3.4 查看实例配置文件.....	513
10.3.3.5 实例组.....	514
10.3.3.5.1 管理实例组.....	514
10.3.3.5.2 查看实例组信息.....	515
10.3.3.5.3 配置实例组参数.....	516
10.4 主机.....	516
10.4.1 主机管理页面.....	516
10.4.1.1 查看主机列表.....	516
10.4.1.2 查看主机概览.....	517
10.4.1.3 查看主机进程及资源.....	518
10.4.2 主机维护操作.....	518
10.4.2.1 启动、停止主机上的所有实例.....	518
10.4.2.2 执行主机健康检查.....	519
10.4.2.3 分配机架.....	519
10.4.2.4 隔离主机.....	521
10.4.2.5 导出主机信息.....	522
10.4.3 资源概况.....	522
10.4.3.1 分布.....	523
10.4.3.2 趋势.....	525
10.4.3.3 集群.....	526
10.4.3.4 主机.....	526
10.5 运维.....	527
10.5.1 告警.....	527
10.5.1.1 告警与事件概述.....	527
10.5.1.2 配置告警阈值.....	529
10.5.1.3 配置告警屏蔽状态.....	549
10.5.2 日志.....	550
10.5.2.1 在线检索日志.....	550
10.5.2.2 下载日志.....	552
10.5.3 健康检查.....	553
10.5.3.1 查看健康检查任务.....	553
10.5.3.2 管理健康检查报告.....	553
10.5.3.3 修改健康检查配置.....	554
10.5.4 备份恢复设置.....	554
10.5.4.1 创建备份任务.....	554
10.5.4.2 创建恢复任务.....	555
10.5.4.3 其他任务管理说明.....	556

10.6 审计.....	556
10.6.1 审计管理页面概述.....	556
10.6.2 配置审计日志转储.....	557
10.7 租户资源.....	559
10.7.1 多租户介绍.....	559
10.7.1.1 简介.....	559
10.7.1.2 技术原理.....	559
10.7.1.2.1 多租户管理页面概述.....	560
10.7.1.2.2 相关模型.....	562
10.7.1.2.3 资源概述.....	565
10.7.1.2.4 动态资源.....	566
10.7.1.2.5 存储资源.....	568
10.7.1.3 多租户使用.....	568
10.7.1.3.1 使用说明.....	568
10.7.1.3.2 流程概述.....	569
10.7.2 使用 Superior 调度器的租户业务.....	570
10.7.2.1 创建租户.....	571
10.7.2.1.1 添加租户.....	571
10.7.2.1.2 添加子租户.....	574
10.7.2.1.3 添加用户并绑定租户的角色.....	577
10.7.2.2 管理租户.....	578
10.7.2.2.1 管理租户目录.....	578
10.7.2.2.2 恢复租户数据.....	580
10.7.2.2.3 删除租户.....	581
10.7.2.3 管理资源.....	581
10.7.2.3.1 添加资源池.....	582
10.7.2.3.2 修改资源池.....	582
10.7.2.3.3 删除资源池.....	583
10.7.2.3.4 配置队列.....	583
10.7.2.3.5 配置资源池的队列容量策略.....	585
10.7.2.3.6 清除队列容量配置.....	586
10.7.2.4 管理全局用户策略.....	586
10.7.3 使用 Capacity 调度器的租户业务.....	587
10.7.3.1 创建租户.....	587
10.7.3.1.1 添加租户.....	588
10.7.3.1.2 添加子租户.....	591
10.7.3.1.3 添加用户并绑定租户的角色.....	594
10.7.3.2 管理租户.....	595
10.7.3.2.1 管理租户目录.....	595
10.7.3.2.2 恢复租户数据.....	597
10.7.3.2.3 删除租户.....	598
10.7.3.2.4 Capacity Scheduler 模式下清除租户非关联队列.....	599

10.7.3.3 管理资源.....	600
10.7.3.3.1 添加资源池.....	600
10.7.3.3.2 修改资源池.....	600
10.7.3.3.3 删除资源池.....	601
10.7.3.3.4 配置队列.....	601
10.7.3.3.5 配置资源池的队列容量策略.....	602
10.7.3.3.6 清除队列容量配置.....	603
10.7.4 切换调度器.....	604
10.8 系统设置.....	607
10.8.1 权限设置.....	607
10.8.1.1 用户管理.....	607
10.8.1.1.1 创建用户.....	607
10.8.1.1.2 修改用户信息.....	608
10.8.1.1.3 导出用户信息.....	609
10.8.1.1.4 锁定用户.....	609
10.8.1.1.5 解锁用户.....	610
10.8.1.1.6 删除用户.....	610
10.8.1.1.7 修改用户密码.....	610
10.8.1.1.8 初始化用户密码.....	612
10.8.1.1.9 导出认证凭据文件.....	612
10.8.1.2 用户组管理.....	613
10.8.1.3 角色管理.....	614
10.8.1.4 安全策略.....	616
10.8.1.4.1 配置密码策略.....	616
10.8.1.4.2 配置私有属性.....	618
10.8.2 对接设置.....	619
10.8.2.1 配置 SNMP 北向参数.....	619
10.8.2.2 配置 Syslog 北向参数.....	621
10.8.2.3 配置监控指标数据转储.....	625
10.8.3 导入证书.....	627
10.8.4 OMS 管理.....	628
10.8.4.1 OMS 维护页面概述.....	629
10.8.4.2 修改 OMS 服务配置参数.....	630
10.8.5 部件管理.....	631
10.8.5.1 查看部件包.....	631
10.9 集群管理.....	632
10.9.1 配置客户端.....	632
10.9.1.1 安装客户端.....	632
10.9.1.2 使用客户端.....	637
10.9.1.3 更新已安装客户端的配置.....	638
10.9.2 集群互信管理.....	641
10.9.2.1 集群互信概述.....	641

10.9.2.2 修改 Manager 系统域名.....	642
10.9.2.3 配置跨 Manager 集群互信.....	644
10.9.2.4 配置跨集群互信后的用户权限.....	646
10.9.3 配置定时备份告警与审计信息.....	647
10.9.4 修改 FusionInsight Manager 添加的路由表.....	648
10.9.5 切换维护模式.....	650
10.9.6 例行维护.....	652
10.10 日志管理.....	653
10.10.1 关于日志.....	653
10.10.2 Manager 日志清单.....	671
10.10.3 配置日志级别与文件大小.....	679
10.10.4 配置审计日志本地备份数.....	681
10.10.5 查看角色实例日志.....	682
10.11 备份恢复管理.....	683
10.11.1 备份恢复简介.....	683
10.11.2 备份数据.....	690
10.11.2.1 备份 Manager 数据.....	690
10.11.2.2 备份 CDL 数据.....	693
10.11.2.3 备份 Containers 元数据.....	695
10.11.2.4 备份 ClickHouse 元数据.....	697
10.11.2.5 备份 ClickHouse 业务数据.....	699
10.11.2.6 备份 DBService 数据.....	701
10.11.2.7 备份 Flink 元数据.....	704
10.11.2.8 备份 HBase 元数据.....	706
10.11.2.9 备份 HBase 业务数据.....	709
10.11.2.10 备份 Elasticsearch 业务数据.....	714
10.11.2.11 备份 MOTService 业务数据.....	717
10.11.2.12 备份 NameNode 数据.....	718
10.11.2.13 备份 HDFS 业务数据.....	721
10.11.2.14 备份 Hive 业务数据.....	725
10.11.2.15 备份 IoTDB 元数据.....	730
10.11.2.16 备份 IoTDB 业务数据.....	732
10.11.2.17 备份 Kafka 元数据.....	735
10.11.2.18 备份 Redis 数据.....	738
10.11.2.19 备份 RTDService 元数据.....	739
10.11.2.20 备份 Solr 元数据.....	741
10.11.2.21 备份 Solr 业务数据.....	743
10.11.3 恢复数据.....	746
10.11.3.1 恢复 Manager 数据.....	746
10.11.3.2 恢复 CDL 数据.....	749
10.11.3.3 恢复 Containers 元数据.....	751
10.11.3.4 恢复 ClickHouse 元数据.....	753

10.11.3.5 恢复 ClickHouse 业务数据.....	755
10.11.3.6 恢复 DBService 数据.....	758
10.11.3.7 恢复 Flink 元数据.....	760
10.11.3.8 恢复 HBase 元数据.....	762
10.11.3.9 恢复 HBase 业务数据.....	765
10.11.3.10 恢复 Elasticsearch 业务数据.....	769
10.11.3.11 恢复 MOTService 业务数据.....	771
10.11.3.12 恢复 NameNode 数据.....	773
10.11.3.13 恢复 HDFS 业务数据.....	776
10.11.3.14 恢复 Hive 业务数据.....	780
10.11.3.15 恢复 IoTDB 元数据.....	784
10.11.3.16 恢复 IoTDB 业务数据.....	786
10.11.3.17 恢复 Kafka 元数据.....	788
10.11.3.18 恢复 Redis 数据.....	791
10.11.3.19 恢复 RTDService 元数据.....	792
10.11.3.20 恢复 Solr 元数据.....	794
10.11.3.21 恢复 Solr 业务数据.....	797
10.11.4 启用集群间拷贝功能.....	799
10.11.5 管理本地快速恢复任务.....	800
10.11.6 修改备份任务.....	800
10.11.7 查看备份恢复任务.....	801
10.12 SQL 防御.....	802
10.12.1 SQL 防御概述.....	802
10.12.2 添加 SQL 防御规则.....	803
10.12.3 配置 Hive SQL 防御.....	808
10.12.4 配置 ClickHouse SQL 防御.....	810
10.12.5 配置 HetuEngine SQL 防御.....	812
10.12.6 配置 Spark SQL 防御.....	814
10.13 安全管理.....	817
10.13.1 安全概述.....	817
10.13.1.1 权限模型.....	817
10.13.1.2 权限机制.....	819
10.13.1.3 认证策略.....	820
10.13.1.4 鉴权策略.....	822
10.13.1.5 用户账号一览表.....	824
10.13.1.6 默认权限信息一览.....	846
10.13.1.7 FusionInsight Manager 安全功能.....	850
10.13.2 账户管理.....	850
10.13.2.1 账户安全设置.....	850
10.13.2.1.1 解锁 LDAP 用户和管理账户.....	850
10.13.2.1.2 解锁系统内部用户.....	851
10.13.2.1.3 修改集群组件鉴权配置开关.....	852

10.13.2.1.4 使用普通模式集群用户在非集群节点登录.....	854
10.13.2.2 修改系统用户密码.....	855
10.13.2.2.1 修改 admin 密码.....	856
10.13.2.2.2 修改操作系统用户密码.....	856
10.13.2.2.3 修改操作系统用户密码有效期.....	857
10.13.2.3 修改系统内部用户密码.....	857
10.13.2.3.1 修改 Kerberos 管理员密码.....	857
10.13.2.3.2 修改 OMS Kerberos 管理员密码.....	858
10.13.2.3.3 修改组件运行用户密码.....	859
10.13.2.4 修改默认数据库用户密码.....	860
10.13.2.4.1 修改 OMS 数据库管理员密码.....	860
10.13.2.4.2 修改 OMS 数据库访问用户密码.....	861
10.13.2.4.3 重置组件数据库用户密码.....	862
10.13.2.4.4 重置 DBService 数据库 omm 用户密码.....	862
10.13.2.4.5 修改 DBService 数据库 compdbuser 用户密码.....	863
10.13.3 安全加固.....	864
10.13.3.1 加固策略.....	864
10.13.3.2 配置受信任 IP 访问 LDAP.....	865
10.13.3.3 加密 HFile 和 WAL 内容.....	868
10.13.3.4 配置 Hadoop 安全参数.....	872
10.13.3.5 配置 HBase 允许修改操作的 IP 地址白名单.....	875
10.13.3.6 更新集群密钥.....	875
10.13.3.7 切换集群加密模式.....	876
10.13.3.8 加固 LDAP.....	878
10.13.3.9 配置 Kafka 数据传输加密.....	879
10.13.3.10 配置 HDFS 数据传输加密.....	880
10.13.3.11 配置 HetuEngine 数据传输加密.....	882
10.13.3.12 配置 RTD 数据传输加密.....	883
10.13.3.13 配置 IoTDB 数据传输加密.....	884
10.13.3.14 ClickHouse 安全加固.....	885
10.13.3.15 Hive MetaStore 安全加固.....	888
10.13.3.16 配置 ZooKeeper SSL.....	889
10.13.3.17 配置 Controller 与 Agent 间通信加密.....	891
10.13.3.18 更新 omm 用户 ssh 密钥.....	892
10.13.3.19 修改 Manager 页面超时时间.....	893
10.13.3.20 配置二次认证时重置 Session.....	893
10.13.4 安全维护.....	894
10.13.4.1 账户维护建议.....	894
10.13.4.2 密码维护建议.....	894
10.13.4.3 日志维护建议.....	895
10.13.5 安全声明.....	895
11 告警参考.....	896

11.1 ALM-12001 审计日志转储失败.....	896
11.2 ALM-12004 Manager Oldap 资源异常.....	898
11.3 ALM-12005 Manager OKerberos 资源异常.....	900
11.4 ALM-12006 NodeAgent 进程异常.....	901
11.5 ALM-12007 进程故障.....	905
11.6 ALM-12010 Manager 主备节点间心跳中断.....	908
11.7 ALM-12011 Manager 主备节点同步数据异常.....	911
11.8 ALM-12014 设备分区丢失.....	914
11.9 ALM-12015 设备分区文件系统只读.....	916
11.10 ALM-12016 CPU 使用率超过阈值.....	917
11.11 ALM-12017 磁盘容量不足.....	920
11.12 ALM-12018 内存使用率超过阈值.....	922
11.13 ALM-12027 主机 PID 使用率超过阈值.....	924
11.14 ALM-12028 主机 D 状态进程数超过阈值.....	926
11.15 ALM-12033 慢盘故障.....	928
11.16 ALM-12034 周期备份任务失败.....	934
11.17 ALM-12035 恢复任务失败后数据状态未知.....	936
11.18 ALM-12038 监控指标转储失败.....	938
11.19 ALM-12039 OMS 数据库主备不同步.....	940
11.20 ALM-12040 操作系统熵值不足.....	943
11.21 ALM-12041 关键文件权限异常.....	945
11.22 ALM-12042 关键文件配置异常.....	947
11.23 ALM-12045 网络读包丢包率超过阈值.....	949
11.24 ALM-12046 网络写包丢包率超过阈值.....	952
11.25 ALM-12047 网络读包错误率超过阈值.....	954
11.26 ALM-12048 网络写包错误率超过阈值.....	956
11.27 ALM-12049 网络读吞吐率超过阈值.....	958
11.28 ALM-12050 网络写吞吐率超过阈值.....	961
11.29 ALM-12051 磁盘 Inode 使用率超过阈值.....	963
11.30 ALM-12052 TCP 临时端口使用率超过阈值.....	965
11.31 ALM-12053 主机文件句柄使用率超过阈值.....	968
11.32 ALM-12054 证书文件失效.....	970
11.33 ALM-12055 证书文件即将过期.....	973
11.34 ALM-12057 元数据未配置周期备份到第三方服务器的任务.....	975
11.35 ALM-12061 进程使用率超过阈值.....	977
11.36 ALM-12062 OMS 参数配置同集群规模不匹配.....	979
11.37 ALM-12063 磁盘不可用.....	981
11.38 ALM-12064 主机随机端口范围配置与集群使用端口冲突.....	983
11.39 ALM-12066 节点间互信失效.....	985
11.40 ALM-12067 Manager tomcat 资源异常.....	988
11.41 ALM-12068 Manager acs 资源异常.....	989
11.42 ALM-12069 Manager aos 资源异常.....	991

11.43 ALM-12070 controller 资源异常.....	993
11.44 ALM-12071 httpd 资源异常.....	995
11.45 ALM-12072 floatip 资源异常.....	997
11.46 ALM-12074 fms 资源异常.....	999
11.47 ALM-12075 pms 资源异常.....	1000
11.48 ALM-12076 gaussDB 资源异常.....	1002
11.49 ALM-12077 omm 用户过期.....	1004
11.50 ALM-12078 omm 密码过期.....	1006
11.51 ALM-12079 omm 用户即将过期.....	1008
11.52 ALM-12080 omm 密码即将过期.....	1009
11.53 ALM-12081 ommdba 用户过期.....	1011
11.54 ALM-12082 ommdba 用户即将过期.....	1012
11.55 ALM-12083 ommdba 密码即将过期.....	1014
11.56 ALM-12084 ommdba 密码过期.....	1016
11.57 ALM-12085 服务审计日志转储失败.....	1017
11.58 ALM-12087 系统处于升级观察期.....	1020
11.59 ALM-12089 节点间网络互通异常.....	1021
11.60 ALM-12099 集群业务进程发生 core dump.....	1023
11.61 ALM-12101 AZ 不健康.....	1025
11.62 ALM-12102 AZ 高可用组件未按容灾需求部署.....	1027
11.63 ALM-12110 获取 ECS 临时 ak/sk 失败.....	1028
11.64 ALM-12180 磁盘卡 IO.....	1030
11.65 ALM-12190 Knox 连接数超过阈值.....	1035
11.66 ALM-12191 磁盘 IO 利用率超过阈值.....	1036
11.67 ALM-12192 主机负载超过阈值.....	1038
11.68 ALM-12200 密码即将过期.....	1040
11.69 ALM-12201 进程 CPU 使用率超过阈值.....	1041
11.70 ALM-12202 进程内存使用率超过阈值.....	1043
11.71 ALM-12203 进程 Full GC 时间超过阈值.....	1045
11.72 ALM-12204 磁盘 IO 读取等待时长超过阈值.....	1047
11.73 ALM-12205 磁盘 IO 写入等待时长超过阈值.....	1049
11.74 ALM-12206 密码已经过期.....	1051
11.75 ALM-13000 ZooKeeper 服务不可用.....	1052
11.76 ALM-13001 ZooKeeper 可用连接数不足.....	1055
11.77 ALM-13002 ZooKeeper 直接内存使用率超过阈值.....	1058
11.78 ALM-13003 ZooKeeper 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1060
11.79 ALM-13004 ZooKeeper 堆内存使用率超过阈值.....	1062
11.80 ALM-13005 ZooKeeper 中组件顶层目录的配额设置失败.....	1064
11.81 ALM-13006 Znode 数量或容量超过阈值.....	1066
11.82 ALM-13007 ZooKeeper 客户端可用连接数不足.....	1067
11.83 ALM-13008 ZooKeeper Znode 数量使用率超出阈值.....	1069
11.84 ALM-13009 ZooKeeper Znode 容量使用率超出阈值.....	1071

11.85 ALM-13010 配置 quota 的目录 Znode 使用率超出阈值.....	1073
11.86 ALM-14000 HDFS 服务不可用.....	1075
11.87 ALM-14001 HDFS 磁盘空间使用率超过阈值.....	1078
11.88 ALM-14002 DataNode 磁盘空间使用率超过阈值.....	1080
11.89 ALM-14003 丢失的 HDFS 块数量超过阈值.....	1082
11.90 ALM-14006 HDFS 文件数超过阈值.....	1085
11.91 ALM-14007 NameNode 堆内存使用率超过阈值.....	1088
11.92 ALM-14008 DataNode 堆内存使用率超过阈值.....	1090
11.93 ALM-14009 Dead DataNode 数量超过阈值.....	1092
11.94 ALM-14010 NameService 服务异常.....	1095
11.95 ALM-14011 DataNode 数据目录配置不合理.....	1099
11.96 ALM-14012 Journalnode 数据不同步.....	1102
11.97 ALM-14013 NameNode FsImage 文件更新失败.....	1104
11.98 ALM-14014 NameNode 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1108
11.99 ALM-14015 DataNode 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1110
11.100 ALM-14016 DataNode 直接内存使用率超过阈值.....	1112
11.101 ALM-14017 NameNode 直接内存使用率超过阈值.....	1114
11.102 ALM-14018 NameNode 非堆内存使用率超过阈值.....	1116
11.103 ALM-14019 DataNode 非堆内存使用率超过阈值.....	1119
11.104 ALM-14020 HDFS 目录条目数量超过阈值.....	1121
11.105 ALM-14021 NameNode RPC 处理平均时间超过阈值.....	1123
11.106 ALM-14022 NameNode RPC 队列平均时间超过阈值.....	1126
11.107 ALM-14023 总副本预留磁盘空间所占比率超过阈值.....	1130
11.108 ALM-14024 租户空间使用率超过阈值.....	1132
11.109 ALM-14025 租户文件对象使用率超过阈值.....	1134
11.110 ALM-14026 DataNode 块数超过阈值.....	1136
11.111 ALM-14027 DataNode 磁盘故障.....	1139
11.112 ALM-14028 待补齐的块数超过阈值.....	1141
11.113 ALM-14029 单副本的块数超过阈值.....	1143
11.114 ALM-14030 HDFS 已开启允许写入单副本数据.....	1145
11.115 ALM-14031 DataNode 进程状态异常.....	1147
11.116 ALM-14032 JournalNode 进程状态异常.....	1148
11.117 ALM-14033 ZKFC 进程状态异常.....	1150
11.118 ALM-14034 Router 进程状态异常.....	1152
11.119 ALM-14035 HttpFS 进程状态异常.....	1153
11.120 ALM-16000 连接到 HiveServer 的 session 数占最大允许数的百分比超过阈值.....	1155
11.121 ALM-16001 Hive 数据仓库空间使用率超过阈值.....	1157
11.122 ALM-16002 Hive SQL 执行成功率低于阈值.....	1160
11.123 ALM-16003 Background 线程使用率超过阈值.....	1162
11.124 ALM-16004 Hive 服务不可用.....	1164
11.125 ALM-16005 Hive 服务进程堆内存使用超出阈值.....	1168
11.126 ALM-16006 Hive 服务进程直接内存使用超出阈值.....	1171

11.127 ALM-16007 Hive GC 时间超出阈值.....	1173
11.128 ALM-16008 Hive 服务进程非堆内存使用超出阈值.....	1176
11.129 ALM-16009 Map 数超过阈值.....	1178
11.130 ALM-16045 Hive 数据仓库被删除.....	1179
11.131 ALM-16046 Hive 数据仓库权限被修改.....	1181
11.132 ALM-16047 HiveServer 已从 Zookeeper 注销.....	1182
11.133 ALM-16048 Tez 或者 Spark 库路径不存在.....	1185
11.134 ALM-16051 连接到 MetaStore 的 session 数占最大允许数的百分比超过阈值.....	1186
11.135 ALM-17003 Oozie 服务不可用.....	1188
11.136 ALM-17004 Oozie 堆内存使用率超过阈值.....	1192
11.137 ALM-17005 Oozie 非堆内存使用率超过阈值.....	1194
11.138 ALM-17006 Oozie 直接内存使用率超过阈值.....	1195
11.139 ALM-17007 Oozie 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1197
11.140 ALM-17008 Oozie 连接 ZooKeeper 状态异常.....	1199
11.141 ALM-17009 Oozie 连接 DBService 状态异常.....	1201
11.142 ALM-17010 Oozie 连接 HDFS 状态异常.....	1203
11.143 ALM-17011 Oozie 连接 Yarn 状态异常.....	1204
11.144 ALM-18000 Yarn 服务不可用.....	1206
11.145 ALM-18002 NodeManager 心跳丢失.....	1208
11.146 ALM-18003 NodeManager 不健康.....	1211
11.147 ALM-18008 ResourceManager 堆内存使用率超过阈值.....	1213
11.148 ALM-18009 JobHistoryServer 堆内存使用率超过阈值.....	1216
11.149 ALM-18010 ResourceManager 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1218
11.150 ALM-18011 NodeManager 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1220
11.151 ALM-18012 JobHistoryServer 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1222
11.152 ALM-18013 ResourceManager 直接内存使用率超过阈值.....	1224
11.153 ALM-18014 NodeManager 直接内存使用率超过阈值.....	1226
11.154 ALM-18015 JobHistoryServer 直接内存使用率超过阈值.....	1228
11.155 ALM-18016 ResourceManager 非堆内存使用率超过阈值.....	1230
11.156 ALM-18017 NodeManager 非堆内存使用率超过阈值.....	1232
11.157 ALM-18018 NodeManager 堆内存使用率超过阈值.....	1234
11.158 ALM-18019 JobHistoryServer 非堆内存使用率超过阈值.....	1236
11.159 ALM-18020 Yarn 任务执行超时.....	1238
11.160 ALM-18021 Mapreduce 服务不可用.....	1241
11.161 ALM-18022 Yarn 队列资源不足.....	1243
11.162 ALM-18023 Yarn 任务挂起数超过阈值.....	1246
11.163 ALM-18024 Yarn 任务挂起内存量超阈值.....	1248
11.164 ALM-18025 Yarn 被终止的任务数超过阈值.....	1250
11.165 ALM-18026 Yarn 上运行失败的任务数超过阈值.....	1252
11.166 ALM-19000 HBase 服务不可用.....	1253
11.167 ALM-19006 HBase 容灾同步失败.....	1259
11.168 ALM-19007 HBase GC 时间超出阈值.....	1262

11.169 ALM-19008 HBase 服务进程堆内存使用率超出阈值.....	1265
11.170 ALM-19009 HBase 服务进程直接内存使用率超出阈值.....	1267
11.171 ALM-19011 RegionServer 的 Region 数量超出阈值.....	1269
11.172 ALM-19012 HBase 系统表目录或文件丢失.....	1272
11.173 ALM-19013 region 处在 RIT 状态的时长超过阈值.....	1274
11.174 ALM-19014 在 ZooKeeper 上的容量配额使用率严重超过阈值.....	1276
11.175 ALM-19015 在 ZooKeeper 上的数量配额使用率超过阈值.....	1278
11.176 ALM-19016 在 ZooKeeper 上的数量配额使用率严重超过阈值.....	1281
11.177 ALM-19017 在 ZooKeeper 上的容量配额使用率超过阈值.....	1283
11.178 ALM-19018 HBase 合并队列超出阈值.....	1285
11.179 ALM-19019 HBase 容灾等待同步的 HFile 文件数量超过阈值.....	1287
11.180 ALM-19020 HBase 容灾等待同步的 wal 文件数量超过阈值.....	1289
11.181 ALM-19022 HBase 热点检测功能不可用.....	1292
11.182 ALM-19023 HBase Region 限流.....	1295
11.183 ALM-19024 RegionServer RPC 响应时间的 P99 超过阈值.....	1296
11.184 ALM-19025 HBase 存在损坏的 StoreFile 文件.....	1299
11.185 ALM-19026 HBase 存在损坏的 WAL 文件.....	1301
11.186 ALM-19030 RegionServer 的 RPC 请求处理时间的 P99 超过阈值.....	1302
11.187 ALM-19031 RegionServer 的 RPC 连接数超过阈值.....	1305
11.188 ALM-19032 RegionServer 的 RPC 写队列数超过阈值.....	1307
11.189 ALM-19033 RegionServer 的 RPC 读队列数超过阈值.....	1310
11.190 ALM-19034 RegionServer WAL 写入超时个数超过阈值.....	1314
11.191 ALM-19035 RegionServer Call 队列大小超过阈值.....	1317
11.192 ALM-20002 Hue 服务不可用.....	1320
11.193 ALM-23001 Loader 服务不可用.....	1323
11.194 ALM-23003 Loader 任务执行失败.....	1326
11.195 ALM-23004 Loader 堆内存使用率超过阈值.....	1329
11.196 ALM-23005 Loader 非堆内存使用率超过阈值.....	1331
11.197 ALM-23006 Loader 直接内存使用率超过阈值.....	1332
11.198 ALM-23007 Loader 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1334
11.199 ALM-24000 Flume 服务不可用.....	1336
11.200 ALM-24001 Flume Agent 异常.....	1338
11.201 ALM-24003 Flume Client 连接中断.....	1341
11.202 ALM-24004 Flume 读取数据异常.....	1343
11.203 ALM-24005 Flume 传输数据异常.....	1345
11.204 ALM-24006 Flume Server 堆内存使用率超过阈值.....	1348
11.205 ALM-24007 Flume Server 直接内存使用率超过阈值.....	1350
11.206 ALM-24008 Flume Server 非堆内存使用率超过阈值.....	1352
11.207 ALM-24009 Flume Server 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1353
11.208 ALM-24010 Flume 证书文件非法或已损坏.....	1355
11.209 ALM-24011 Flume 证书文件即将过期.....	1357
11.210 ALM-24012 Flume 证书文件已过期.....	1359

11.211 ALM-24013 Flume MonitorServer 证书文件非法或已损坏.....	1361
11.212 ALM-24014 Flume MonitorServer 证书文件即将过期.....	1363
11.213 ALM-24015 Flume MonitorServer 证书文件已过期.....	1365
11.214 ALM-25000 LdapServer 服务不可用.....	1367
11.215 ALM-25004 LdapServer 数据同步异常.....	1369
11.216 ALM-25005 Nscd 服务异常.....	1372
11.217 ALM-25006 Sssd 服务异常.....	1375
11.218 ALM-25500 KrbServer 服务不可用.....	1378
11.219 ALM-25501 KerberosServer 请求数高.....	1380
11.220 ALM-27001 DBService 服务不可用.....	1382
11.221 ALM-27003 DBService 主备节点间心跳中断.....	1385
11.222 ALM-27004 DBService 主备数据不同步.....	1387
11.223 ALM-27005 数据库连接数使用率超过阈值.....	1389
11.224 ALM-27006 数据目录磁盘空间使用率超过阈值.....	1393
11.225 ALM-27007 数据库进入只读模式.....	1395
11.226 ALM-33004 Containers 服务 BLU 实例健康状态异常.....	1397
11.227 ALM-33005 Containers 服务最大并发数超过阈值.....	1399
11.228 ALM-33006 Containers 服务调用失败率超过阈值.....	1401
11.229 ALM-33007 Containers 服务 ALB TPS 超过门限.....	1403
11.230 ALM-33008 Containers 服务平均时延超过阈值.....	1405
11.231 ALM-33009 Containers 服务堆内存使用率超过阈值.....	1408
11.232 ALM-33010 Containers 服务非堆内存使用率超过阈值.....	1410
11.233 ALM-33011 Containers 服务元空间使用率超过阈值.....	1412
11.234 ALM-33012 Containers 服务 ZooKeeper 客户端连接丢失.....	1414
11.235 ALM-38000 Kafka 服务不可用.....	1415
11.236 ALM-38001 Kafka 磁盘容量不足.....	1417
11.237 ALM-38002 Kafka 堆内存使用率超过阈值.....	1422
11.238 ALM-38004 Kafka 直接内存使用率超过阈值.....	1424
11.239 ALM-38005 Broker 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1426
11.240 ALM-38006 Kafka 未完全同步的 Partition 百分比超过阈值.....	1428
11.241 ALM-38007 Kafka 默认用户状态异常.....	1429
11.242 ALM-38008 Kafka 数据目录状态异常.....	1431
11.243 ALM-38009 Broker 磁盘 IO 繁忙.....	1433
11.244 ALM-38010 存在单副本的 Topic.....	1435
11.245 ALM-38011 Broker 上用户连接数使用率超过设定阈值.....	1437
11.246 ALM-41007 RTDService 服务不可用.....	1441
11.247 ALM-43001 Spark 服务不可用.....	1443
11.248 ALM-43006 JobHistory 进程堆内存使用超出阈值.....	1445
11.249 ALM-43007 JobHistory 进程非堆内存使用超出阈值.....	1447
11.250 ALM-43008 JobHistory 进程直接内存使用超出阈值.....	1449
11.251 ALM-43009 JobHistory 进程 GC 时间超出阈值.....	1451
11.252 ALM-43010 JDBCServer 进程堆内存使用超出阈值.....	1453

11.253 ALM-43011 JDBCServer 进程非堆内存使用超出阈值.....	1455
11.254 ALM-43012 JDBCServer 进程直接内存使用超出阈值.....	1458
11.255 ALM-43013 JDBCServer 进程 GC 时间超出阈值.....	1460
11.256 ALM-43017 JDBCServer 进程 Full GC 次数超出阈值.....	1461
11.257 ALM-43018 JobHistory 进程 Full GC 次数超出阈值.....	1463
11.258 ALM-43019 IndexServer 进程堆内存使用超出阈值.....	1465
11.259 ALM-43020 IndexServer 进程非堆内存使用超出阈值.....	1467
11.260 ALM-43021 IndexServer 进程直接内存使用超出阈值.....	1469
11.261 ALM-43022 IndexServer 进程 GC 时间超出阈值.....	1471
11.262 ALM-43023 IndexServer 进程 Full GC 次数超出阈值.....	1473
11.263 ALM-43200 Elasticsearch 服务不可用.....	1475
11.264 ALM-43201 Elasticsearch 堆内存使用率超过阈值.....	1477
11.265 ALM-43202 Elasticsearch 服务存在 yellow 状态的索引.....	1481
11.266 ALM-43203 Elasticsearch 服务存在 red 状态的索引.....	1483
11.267 ALM-43204 Elasticsearch 实例进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1486
11.268 ALM-43205 Elasticsearch 分片数据存储量超过阈值.....	1488
11.269 ALM-43206 Elasticsearch 分片文档数超过阈值.....	1490
11.270 ALM-43207 Elasticsearch 存在未设置副本的索引.....	1492
11.271 ALM-43208 Elasticsearch 数据目录使用率超过阈值.....	1495
11.272 ALM-43209 Elasticsearch 实例总分片数超过阈值.....	1497
11.273 ALM-43210 Elasticsearch 集群总分片数超过阈值.....	1499
11.274 ALM-43600 GraphBase 服务不可用.....	1501
11.275 ALM-43605 GraphBase 节点实时请求数量超过阈值.....	1503
11.276 ALM-43607 GraphBase 服务 Nginx 故障.....	1505
11.277 ALM-43608 GraphBase 服务 Floatip 故障.....	1507
11.278 ALM-43609 GraphBase 服务 TaskManager 故障.....	1509
11.279 ALM-43610 GraphServer 进程老年代 GC 时间超出阈值.....	1510
11.280 ALM-43611 GraphServer 进程老年代 GC 次数超出阈值.....	1512
11.281 ALM-43612 GraphServer 进程年轻代 GC 时间超出阈值.....	1514
11.282 ALM-43613 GraphServer 进程年轻代 GC 次数超出阈值.....	1516
11.283 ALM-43614 GraphBase 路径查询请求时间超出阈值.....	1518
11.284 ALM-43615 GraphBase 扩线查询请求时间超出阈值.....	1519
11.285 ALM-43616 GraphBase 相关 Yarn 作业异常.....	1521
11.286 ALM-43617 GraphBase 实时导入等待队列超出阈值.....	1523
11.287 ALM-43618 GraphServer 堆内存使用率超过阈值.....	1524
11.288 ALM-43619 GraphBase HA 证书文件失效.....	1526
11.289 ALM-43620 GraphBase HA 证书文件即将过期.....	1529
11.290 ALM-43621 GraphBase HA 证书文件已过期.....	1531
11.291 ALM-43850 KMS 服务不可用.....	1533
11.292 ALM-45000 HetuEngine 服务不可用.....	1535
11.293 ALM-45001 HetuEngine 计算实例故障.....	1539
11.294 ALM-45003 HetuEngine QAS 磁盘容量不足.....	1541

11.295 ALM-45004 HetuEngine 计算实例任务积压.....	1543
11.296 ALM-45005 HetuEngine 计算实例 CPU 负载使用率超过阈值.....	1545
11.297 ALM-45006 HetuEngine 计算实例内存负载使用率超过阈值.....	1548
11.298 ALM-45007 HetuEngine 计算实例 Worker 个数小于阈值.....	1550
11.299 ALM-45191 获取 ECS Metadata 失败.....	1552
11.300 ALM-45192 获取 IAM securitytoken 失败.....	1554
11.301 ALM-45275 Ranger 服务不可用.....	1555
11.302 ALM-45276 RangerAdmin 状态异常.....	1558
11.303 ALM-45277 RangerAdmin 堆内存使用率超过阈值.....	1559
11.304 ALM-45278 RangerAdmin 直接内存使用率超过阈值.....	1561
11.305 ALM-45279 RangerAdmin 非堆内存使用率超过阈值.....	1563
11.306 ALM-45280 RangerAdmin 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1565
11.307 ALM-45281 UserSync 堆内存使用率超过阈值.....	1566
11.308 ALM-45282 UserSync 直接内存使用率超过阈值.....	1568
11.309 ALM-45283 UserSync 非堆内存使用率超过阈值.....	1570
11.310 ALM-45284 UserSync 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1572
11.311 ALM-45285 TagSync 堆内存使用率超过阈值.....	1573
11.312 ALM-45286 TagSync 直接内存使用率超过阈值.....	1575
11.313 ALM-45287 TagSync 非堆内存使用率超过阈值.....	1577
11.314 ALM-45288 TagSync 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1579
11.315 ALM-45289 PolicySync 堆内存使用率超过阈值.....	1580
11.316 ALM-45290 PolicySync 直接内存使用率超过阈值.....	1582
11.317 ALM-45291 PolicySync 非堆内存使用率超过阈值.....	1584
11.318 ALM-45292 PolicySync 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1586
11.319 ALM-45293 Ranger 用户同步异常.....	1588
11.320 ALM-45425 ClickHouse 服务不可用.....	1590
11.321 ALM-45426 ClickHouse 服务在 ZooKeeper 的数量配额使用率超过阈值.....	1593
11.322 ALM-45427 ClickHouse 服务在 ZooKeeper 的容量配额使用率超过阈值.....	1595
11.323 ALM-45428 ClickHouse 磁盘 IO 异常.....	1597
11.324 ALM-45429 ClickHouse 扩容节点上同步表元数据失败.....	1599
11.325 ALM-45430 ClickHouse 扩容节点上同步权限元数据失败.....	1601
11.326 ALM-45434 ClickHouse 组件数据表中存在单副本.....	1603
11.327 ALM-45440 ClickHouse 副本间不一致.....	1605
11.328 ALM-45441 ZooKeeper 连接断开.....	1608
11.329 ALM-45442 SQL 并发数过高.....	1611
11.330 ALM-45443 集群存在慢 SQL 查询.....	1612
11.331 ALM-45444 ClickHouse 进程异常.....	1614
11.332 ALM-45445 ClickHouse 写入分布式表时发送数据文件到远端分片失败.....	1616
11.333 ALM-45446 ClickHouse 的 mutation 任务长时间未执行完成.....	1618
11.334 ALM-45585 IoTDB 服务不可用.....	1620
11.335 ALM-45586 IoTDBServer 堆内存使用率超过阈值.....	1622
11.336 ALM-45587 IoTDBServer 垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1624

11.337 ALM-45588 IoTDBServer 直接内存使用率超过阈值.....	1626
11.338 ALM-45589 ConfigNode 堆内存使用率超过阈值.....	1628
11.339 ALM-45590 ConfigNode 垃圾回收 (GC) 时间超过阈值.....	1630
11.340 ALM-45591 ConfigNode 直接内存使用率超过阈值.....	1632
11.341 ALM-45592 IoTDBServer RPC 执行时长超过阈值.....	1634
11.342 ALM-45593 IoTDBServer Flush 执行时长超过阈值.....	1636
11.343 ALM-45594 IoTDBServer 空间内合并执行时长超过阈值.....	1637
11.344 ALM-45595 IoTDBServer 跨空间合并执行时长超过阈值.....	1638
11.345 ALM-45596 Procedure 执行失败.....	1640
11.346 ALM-45615 CDL 服务不可用.....	1641
11.347 ALM-45616 CDL 任务执行异常.....	1643
11.348 ALM-45617 CDL 复制槽 Slot 积压数据量超过阈值.....	1645
11.349 ALM-45635 FlinkServer 作业失败.....	1647
11.350 ALM-45636 Flink 作业连续 checkpoint 失败次数超阈值.....	1649
11.351 ALM-45637 Flink 作业 task 持续背压时间超阈值.....	1652
11.352 ALM-45638 Flink 作业失败重启次数超阈值.....	1654
11.353 ALM-45639 Flink 作业 checkpoint 完成时间超过阈值.....	1656
11.354 ALM-45640 FlinkServer 主备节点间心跳中断.....	1659
11.355 ALM-45641 FlinkServer 主备节点同步数据异常.....	1661
11.356 ALM-45642 RocksDB 持续触发写限流.....	1664
11.357 ALM-45643 RocksDB 的 MemTable 大小持续超过阈值.....	1667
11.358 ALM-45644 RocksDB 的 Level0 层 SST 文件数持续超过阈值.....	1671
11.359 ALM-45645 RocksDB 的 Pending Flush 持续超过阈值.....	1674
11.360 ALM-45646 RocksDB 的 Pending Compaction 持续超过阈值.....	1677
11.361 ALM-45647 RocksDB 的 Pending Compaction 预估总大小持续超过阈值.....	1681
11.362 ALM-45648 RocksDB 持续发生 Write-Stopped.....	1684
11.363 ALM-45649 RocksDB 的 Get P95 耗时持续超过阈值.....	1687
11.364 ALM-45650 RocksDB 的 Write P95 耗时持续超过阈值.....	1691
11.365 ALM-45652 Flink 服务不可用.....	1694
11.366 ALM-45653 Flink HA 证书文件失效.....	1697
11.367 ALM-45654 Flink HA 证书文件即将过期.....	1699
11.368 ALM-45655 Flink HA 证书文件已过期.....	1700
11.369 ALM-45736 Guardian 服务不可用.....	1702
11.370 ALM-45737 Guardian TokenServer 堆内存使用率超过阈值.....	1704
11.371 ALM-45738 Guardian TokenServer 直接内存使用率超过阈值.....	1706
11.372 ALM-45739 Guardian TokenServer 非堆内存使用率超过阈值.....	1708
11.373 ALM-45740 Guardian TokenServer 垃圾回收(GC)时间超过阈值.....	1710
11.374 ALM-45741 Guardian 请求 ECS securitykey 接口失败.....	1712
11.375 ALM-45742 Guardian 请求 ECS metadata 接口失败.....	1713
11.376 ALM-45743 Guardian 请求 IAM 接口失败.....	1714
11.377 ALM-46001 MOTService 服务不可用.....	1716
11.378 ALM-46003 MOTService 主备节点间心跳中断.....	1718

11.379 ALM-46004 MOTService 主备数据不同步.....	1720
11.380 ALM-46005 MOTService 数据库连接数使用率超过阈值.....	1722
11.381 ALM-46006 MOTService 数据目录磁盘空间使用率超过阈值.....	1725
11.382 ALM-46007 MOTService 数据库进入只读模式.....	1727
11.383 ALM-46008 MOTService 的内存使用超过阈值.....	1729
11.384 ALM-46009 MOTService 的 CPU 使用超过阈值.....	1731
11.385 ALM-46010 MOTService 证书文件即将过期.....	1733
11.386 ALM-46011 MOTService 证书文件已过期.....	1735
11.387 ALM-46012 MOTService 服务 Nginx 状态异常.....	1738
11.388 ALM-47000 MemArtsCC 实例不可用.....	1740
11.389 ALM-47002 MemArtsCC 磁盘故障.....	1741
11.390 ALM-50201 Doris 服务不可用.....	1743
11.391 ALM-50202 FE CPU 使用率超过阈值.....	1744
11.392 ALM-50203 FE 内存使用率超过阈值.....	1746
11.393 ALM-50205 BE CPU 使用率超过阈值.....	1747
11.394 ALM-50206 BE 内存使用率超过阈值.....	1749
11.395 ALM-50207 FE 的 MySQL 端口连接数与允许最大连接数的比值超过阈值.....	1751
11.396 ALM-50208 清理历史元数据镜像文件失败的次数超过阈值.....	1752
11.397 ALM-50209 生成元数据镜像文件失败的次数超过阈值.....	1754
11.398 ALM-50210 所有 BE 节点中最大的 compaction score 值超过阈值.....	1755
11.399 ALM-50211 BE 的各种定期汇报任务在 FE 端的队列长度超过阈值.....	1757
11.400 ALM-50212 FE 进程的老年代 GC 耗时累计值超过阈值.....	1759
11.401 ALM-50213 FE 中和 BE 交互的线程池中正在排队的任务数超过阈值.....	1761
11.402 ALM-50214 FE 中处理任务的线程池中正在排队的任务数超过阈值.....	1762
11.403 ALM-50215 FE Thrift 各个方法接收的 RPC 请求中最长的耗时超过阈值.....	1764
11.404 ALM-50216 FE 节点使用的内存比率超过阈值.....	1766
11.405 ALM-50217 FE 节点堆内存的使用率超过阈值.....	1767
11.406 ALM-50219 当前查询执行线程池等待队列的长度超过阈值.....	1769
11.407 ALM-50220 TCP 包接收错误的次数的比率超过阈值.....	1771
11.408 ALM-50221 BE 数据盘的使用率超过阈值.....	1772
11.409 ALM-50222 BE 中指定数据目录的磁盘状态异常.....	1773
11.410 ALM-50223 BE 所需最大内存大于机器剩余可用内存.....	1775
11.411 ALM-50224 BE 上执行各类任务中是否存在某种类型的任务失败次数有增长趋势.....	1777
11.412 ALM-50225 FE 实例不可用.....	1779
11.413 ALM-50226 BE 实例不可用.....	1781
11.414 ALM-50227 Doris 租户查询并发数超过阈值.....	1783
11.415 ALM-50228 Doris 租户内存使用率超过阈值.....	1785
11.416 ALM-50229 Doris FE 连接 OBS 不可用.....	1787
11.417 ALM-50230 Doris BE 连接 OBS 不可用.....	1789
11.418 ALM-50401 JobServer 等待任务数量超过阈值.....	1791
11.419 ALM-50402 JobGateway 服务不可用.....	1792
11.420 ALM-51201 LakeSearch 服务不可用.....	1794

11.421 ALM-51202 LakeSearch 堆内存使用率超过阈值.....	1795
11.422 ALM-51203 LakeSearch 实例进程垃圾回收（GC）时间超过阈值.....	1797
12 安全性说明.....	1800
12.1 集群（未启用 Kerberos 认证）安全配置建议.....	1800
12.2 安全认证原理和认证机制.....	1800
13 高危操作一览表.....	1804
14 Jupyter Notebook 采用自定义 Python 对接 MRS.....	1827
14.1 简介.....	1827
14.2 安装集群外节点客户端.....	1827
14.3 安装 Python3.....	1828
14.4 配置 MRS 客户端.....	1831
14.5 安装 Jupyter Notebook.....	1831
14.6 验证 Jupyter Notebook 访问 MRS.....	1832
14.7 常见问题.....	1833
15 FAQ.....	1836
15.1 客户端使用类.....	1836
15.1.1 如何使用组件客户端？.....	1836
15.1.2 怎么关闭 ZooKeeper SASL 认证.....	1836
15.2 Web 页面访问类.....	1836
15.2.1 修改开源组件 Web 页面会话超时时间.....	1836
15.2.2 MRS 租户管理中的动态资源计划页面无法刷新.....	1837
15.2.3 Kafka Topic 监控页签在 Manager 页面不显示.....	1838
15.3 监控告警类.....	1838
15.3.1 在 MRS 流式集群中，Kafka topic 监控是否支持发送告警？.....	1838
15.4 性能优化类.....	1838
15.4.1 MRS 集群是否支持重装系统？.....	1838
15.4.2 MRS 集群是否支持切换操作系统？.....	1838
15.4.3 如何提高集群 Core 节点的资源使用率？.....	1838
15.4.4 如何关闭防火墙服务？.....	1839
15.5 作业开发类.....	1839
15.5.1 如何准备 MRS 的数据源？.....	1839
15.5.2 集群支持提交哪些形式的 Spark 作业？.....	1840
15.5.3 MRS 集群的租户资源最小值改为 0 后，只能同时跑一个 Spark 任务吗？.....	1840
15.5.4 Spark 作业 Client 模式和 Cluster 模式的区别.....	1840
15.5.5 如何查看 MRS 作业日志？.....	1840
15.5.6 报错提示“当前用户在 MRS Manager 不存在，请先在 IAM 给予该用户足够的权限，再在概览页签进行 IAM 用户同步”.....	1841
15.5.7 LauncherJob 作业执行结果为 Failed. 报错信息为：jobPropertiesMap is null.....	1841
15.5.8 MRS Console 页面 Flink 作业状态与 Yarn 上的作业状态不一致.....	1841
15.5.9 提交长时作业 SparkStreaming，运行几十个小时后失败，报 OBS 访问 403.....	1842
15.5.10 ClickHouse 客户端执行 SQL 查询时报内存不足问题.....	1842

15.5.11 提交的 Yarn 作业在界面上查看不到.....	1842
15.5.12 如何修改现有集群的 HDFS NameSpace(fs.defaultFS).....	1842
15.5.13 通过管控面提交 Flink 任务时 launcher-job 因 heap size 不够被 Yarn 结束.....	1842
15.6 集群升级/补丁.....	1843
15.6.1 MRS 版本如何进行升级?	1843
15.6.2 MRS 是否支持修改版本?	1843
15.7 集群访问类.....	1843
15.7.1 MRS 登录集群节点的两种方式能够切换么?	1843
15.7.2 如何获取 ZooKeeper 的 IP 地址和端口?	1843
15.8 大数据业务开发.....	1844
15.8.1 MRS 是否支持同时运行多个 Flume 任务?	1844
15.8.2 如何修改 FlumeClient 的日志为标准输出日志?	1844
15.8.3 Hadoop 组件 jar 包位置和环境变量的位置在哪里?	1844
15.8.4 HBase 支持的压缩算法有哪些?	1844
15.8.5 MRS 是否支持通过 Hive 的 HBase 外表将数据写入到 HBase?	1845
15.8.6 如何查看 HBase 日志?	1845
15.8.7 HBase 表如何设置和修改数据保留期?	1845
15.8.8 HDFS 如何进行数据均衡?	1845
15.8.9 如何修改 HDFS 的副本数?	1845
15.8.10 如何修改 HDFS 主备倒换类?	1846
15.8.11 DynamoDB 的 number 在 Hive 表中用什么类型比较好?	1846
15.8.12 Hive Driver 是否支持对接 dbcp2?	1846
15.8.13 Hive 查询数据是否支持导出?	1846
15.8.14 Hive 使用 beeline -e 执行多条语句报错.....	1846
15.8.15 添加 Hive 服务后, 提交 hivesql/hivescript 作业失败.....	1847
15.8.16 如何重置 Kafka 数据?	1847
15.8.17 MRS Kafka 如何查看客户端版本信息?	1847
15.8.18 Kafka 目前支持的访问协议类型有哪些?	1847
15.8.19 消费 kafka topic, 报错: Not Authorized to access group xxx.....	1847
15.8.20 MapReduce 服务中的样例工程构建和应用开发有什么区别? 是否支持 python 代码?	1848
15.8.21 MRS 如何连接 spark-shell.....	1848
15.8.22 MRS 如何连接 spark-beeline.....	1848
15.8.23 spark job 对应的执行日志保存在哪里?	1849
15.8.24 MRS 的 Storm 集群提交任务时如何指定日志路径?	1849
15.8.25 Yarn 的 ResourceManager 配置是否正常?	1849
15.8.26 如何修改 Clickhouse 服务的 allow_drop_detached 配置项?.....	1850
15.9 API 使用类.....	1851
15.9.1 使用调整集群节点接口时参数 node_id 如何配置?	1851
15.10 集群管理类.....	1851
15.10.1 如何查看所有集群?	1851
15.10.2 如何查看日志信息?	1852
15.10.3 如何查看集群配置信息?	1852

15.10.4 如何在 MRS 集群中安装 Kafka, Flume 组件?	1852
15.10.5 如何停止 MRS 集群?	1853
15.10.6 MRS 是否支持变更 MRS 集群节点?	1853
15.10.7 如何取消集群风险告警.....	1853
15.10.8 为什么 MRS 集群显示的资源池内存小于实际集群内存?	1853
15.10.9 如何配置 Knox 内存?	1853
15.10.10 MRS 集群安装的 Python 版本是多少?	1854
15.10.11 如何查看各组件配置文件路径?	1854
15.10.12 MRS 节点时间不正确.....	1855
15.10.13 节点互信异常如何处理?	1855
15.10.14 如何调整 manager-executor 进程内存?	1856
15.11 Kerberos 使用.....	1857
15.11.1 已创建的 MRS 集群如何修改 Kerberos 状态?	1857
15.11.2 Kerberos 认证服务的端口有哪些?	1857
15.11.3 如何在运行中的集群中部署 Kerberos 服务?	1857
15.11.4 开启 Kerberos 认证的集群如何访问 Hive?	1857
15.11.5 开启 Kerberos 认证的集群如何访问 Spark?	1858
15.11.6 如何避免 Kerberos 认证过期?	1858
15.12 元数据管理.....	1859
15.12.1 Hive 元数据在哪里查看?	1859
16 故障排除.....	1860
16.1 Web 页面访问类.....	1860
16.1.1 升级 Python 后, 无法登录 MRS Manager 页面.....	1860
16.1.2 用户修改域名后无法登录 MRS Manager 页面.....	1861
16.1.3 登录 Manager, 页面空白不显示.....	1862
16.2 集群管理类.....	1862
16.2.1 MRS 集群更换磁盘.....	1862
16.2.2 MRS 备份失败.....	1865
16.2.3 Core 节点出现 df 显示的容量和 du 显示的容量不一致.....	1866
16.2.4 如何解除关联子网.....	1867
16.2.5 修改 hostname, 导致 MRS 状态异常.....	1867
16.2.6 如何定位进程被 kill.....	1868
16.2.7 MRS 集群使用 pip3 安装 python 包提示网络不可达.....	1869
16.2.8 MRS 集群客户端无法下载.....	1870
16.2.9 扩容失败.....	1871
16.2.10 MRS 通过 beeline 执行插入命令的时候出错.....	1872
16.2.11 使用 CDM 迁移数据至 HDFS.....	1872
16.2.12 MRS 集群频繁产生告警.....	1873
16.2.13 PMS 进程占用内存高问题处理.....	1876
16.2.14 Knox 进程占用内存高.....	1877
16.2.15 安全集群外节点安装客户端访问 HBase 很慢.....	1877
16.2.16 作业无法提交如何定位?	1878

16.2.17 HBase 日志文件过大导致 OS 盘空间不足.....	1882
16.3 使用 ClickHouse.....	1883
16.3.1 ZooKeeper 上数据错乱导致 ClickHouse 启动失败问题.....	1883
16.4 使用 DBservice.....	1884
16.4.1 DBServer 实例状态异常.....	1884
16.4.2 DBServer 实例一直处于 Restoring 状态.....	1886
16.4.3 默认端口 20050 或 20051 被占用.....	1886
16.4.4 /tmp 目录权限不对导致 DBserver 实例状态一直处于 Restoring.....	1887
16.4.5 DBService 备份失败.....	1888
16.4.6 DBService 状态正常，组件无法连接 DBService.....	1889
16.4.7 DBServer 启动失败.....	1889
16.4.8 浮动 IP 不通导致 DBService 备份失败.....	1890
16.4.9 DBService 配置文件丢失导致启动失败.....	1891
16.5 使用 Flink.....	1893
16.5.1 安装客户端执行命令错误，提示 IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file : "security.kerberos.login.keytab".....	1893
16.5.2 安装客户端修改配置后执行命令错误，提示 IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file.....	1894
16.5.3 创建 Flink 集群时执行 yarn-session.sh 命令失败.....	1895
16.5.4 使用不同用户，执行 yarn-session 创建集群失败.....	1896
16.5.5 Flink 业务程序无法读取 NFS 盘上的文件.....	1897
16.6 使用 Flume.....	1897
16.6.1 Flume 向 Spark Streaming 提交作业，提交到集群后报类找不到.....	1898
16.6.2 Flume 客户端安装失败.....	1898
16.6.3 Flume 客户端无法连接服务端.....	1899
16.6.4 Flume 数据写入组件失败.....	1899
16.6.5 Flume 服务端进程故障.....	1900
16.6.6 Flume 数据采集慢.....	1901
16.6.7 Flume 启动失败.....	1901
16.7 使用 HBase.....	1902
16.7.1 连接到 HBase 响应慢.....	1902
16.7.2 端口被占用导致 RegionServer 启动失败.....	1903
16.7.3 节点剩余内存不足导致 HBase 启动失败.....	1903
16.7.4 参数不合理导致 HBase 启动失败.....	1904
16.7.5 残留进程导致 Regionserver 启动失败.....	1904
16.7.6 HDFS 上设置配额导致 HBase 启动失败.....	1905
16.7.7 HBase version 文件损坏导致启动失败.....	1905
16.7.8 无业务情况下，RegionServer 占用 CPU 高.....	1906
16.7.9 HBase 启动失败，RegionServer 日志中提示 FileNotFoundException 异常.....	1907
16.7.10 HBase 启动后原生页面显示 RegionServer 个数多于实际个数.....	1909
16.7.11 RegionServer 实例异常，处于 Restoring 状态.....	1910
16.7.12 新安装的集群 HBase 启动失败.....	1910
16.7.13 acl 表目录丢失导致 HBase 启动失败.....	1911

16.7.14 集群上下电之后 HBase 启动失败.....	1912
16.7.15 文件块过大导致 HBase 数据导入失败.....	1913
16.7.16 使用 Phoenix 创建 HBase 表后，向索引表中加载数据报错.....	1914
16.8 使用 HDFS.....	1914
16.8.1 修改集群 HDFS 服务的 NameNode RPC 端口后，NameNode 都变为备状态.....	1914
16.8.2 通过公网 IP 连接主机，使用 HDFS 客户端报错.....	1915
16.8.3 使用 Python 远程连接 HDFS 的端口失败.....	1916
16.8.4 启动 HDFS 和 Yarn 报错.....	1917
16.8.5 HDFS 权限设置问题.....	1917
16.8.6 HDFS 的 DataNode 一直显示退服中.....	1918
16.8.7 内存不足导致 HDFS 启动失败.....	1920
16.8.8 ntpdate 修改时间导致 HDFS 出现大量丢块.....	1922
16.8.9 DataNode 概率性出现 CPU 占用接近 100%，导致节点丢失（ssh 连得很慢或者连不上）.....	1924
16.8.10 单 NameNode 长期故障，如何使用客户端手动 checkpoint.....	1925
16.8.11 文件读写常见故障.....	1926
16.8.12 文件最大打开句柄数设置太小导致读写文件异常.....	1927
16.8.13 文件错误导致上传文件到 HDFS 失败.....	1928
16.8.14 界面配置 dfs.blocksize 后 put 数据，block 大小还是原来的大小.....	1928
16.8.15 读取文件失败，FileNotFoundException.....	1929
16.8.16 HDFS 写文件失败，item limit of / is exceeded.....	1930
16.8.17 调整 shell 客户端日志级别.....	1930
16.8.18 读文件失败 No common protection layer.....	1930
16.8.19 HDFS 目录配额（quota）不足导致写文件失败.....	1931
16.8.20 执行 balance 失败，Source and target differ in block-size.....	1932
16.8.21 查询或者删除文件失败，父目录可以看见此文件（不可见字符）.....	1933
16.8.22 非 HDFS 数据残留导致数据分布不均衡.....	1934
16.8.23 客户端安装在数据节点导致数据分布不均衡.....	1935
16.8.24 节点内 DataNode 磁盘使用率不均衡处理指导.....	1935
16.8.25 执行 balance 常见问题定位方法.....	1936
16.8.26 普通集群在 Core 节点安装 hdfs 客户端，使用时报错.....	1937
16.8.27 集群外节点安装客户端使用 hdfs 上传文件失败.....	1937
16.8.28 HDFS 写并发较大时，报副本不足的问题.....	1938
16.9 使用 Hive.....	1939
16.9.1 Hive 各个日志里都存放了什么信息？.....	1939
16.9.2 Hive 启动失败问题的原因有哪些？.....	1940
16.9.3 怎样在 Hive 提交任务的时候指定队列？.....	1941
16.9.4 客户端怎么设置 Map/Reduce 内存？.....	1941
16.9.5 如何在导入表时指定输出的文件压缩格式.....	1942
16.9.6 desc 描述表过长时，无法显示完整.....	1942
16.9.7 增加分区列后再 insert 数据显示为 NULL.....	1943
16.9.8 创建新用户，执行查询时报无权限.....	1944
16.9.9 执行 SQL 提交任务到指定队列报错.....	1944

16.9.10 执行 load data inpath 命令报错.....	1945
16.9.11 执行 load data local inpath 命令报错.....	1945
16.9.12 执行 create external table 报错.....	1946
16.9.13 在 beeline 客户端执行 dfs -put 命令报错.....	1947
16.9.14 执行 set role admin 报无权限.....	1947
16.9.15 通过 beeline 创建 UDF 时候报错.....	1948
16.9.16 Hive 服务健康状态和 Hive 实例健康状态的区别.....	1948
16.9.17 Hive 中的告警有哪些以及触发的场景.....	1949
16.9.18 Shell 客户端连接提示"authentication failed".....	1950
16.9.19 客户端提示访问 ZooKeeper 失败.....	1950
16.9.20 使用 udf 函数提示"Invalid function".....	1952
16.9.21 Hive 服务状态为 Unknown 总结.....	1952
16.9.22 Hiveserver 或者 Metastore 实例的健康状态为 unknown.....	1952
16.9.23 Hiveserver 或者 Metastore 实例的健康状态为 Concerning.....	1953
16.9.24 TEXTFILE 类型文件使用 ARC4 压缩时 select 结果乱码.....	1953
16.9.25 hive 任务运行过程中失败, 重试成功.....	1954
16.9.26 执行 select 语句报错.....	1954
16.9.27 drop partition 操作, 有大量分区时操作失败.....	1956
16.9.28 localtask 启动失败.....	1956
16.9.29 WebHCat 启动失败.....	1957
16.9.30 切域后 Hive 二次开发样例代码报错.....	1958
16.9.31 DBService 超过最大连接数, 导致 metastore 异常.....	1959
16.9.32 beeline 报 Failed to execute session hooks: over max connections 错误.....	1960
16.9.33 beeline 报 OutOfMemoryError 错误.....	1961
16.9.34 输入文件数超出设置限制导致任务执行失败.....	1962
16.9.35 任务执行中报栈内存溢出导致任务执行失败.....	1963
16.9.36 对同一张表或分区并发写数据导致任务失败.....	1964
16.9.37 Load 数据到 Hive 表失败.....	1964
16.9.38 HiveServer 和 HiveHCat 进程故障.....	1965
16.9.39 Hive 执行 insert into 语句报错, 命令界面报错信息不明.....	1966
16.9.40 增加 Hive 表字段超时.....	1967
16.9.41 Hive 服务重启失败.....	1969
16.9.42 hive 执行删除表失败.....	1970
16.9.43 Hive 执行 msck repair table table_name 报错.....	1971
16.10 使用 Hue.....	1971
16.10.1 Hue 上有 job 在运行.....	1971
16.10.2 使用 IE 浏览器在 Hue 中执行 HQL 失败.....	1972
16.10.3 Hue (主) 无法打开 web 网页.....	1972
16.10.4 Hue WebUI 访问失败.....	1973
16.10.5 Hue 界面无法加载 HBase 表.....	1973
16.11 使用 Kafka.....	1974
16.11.1 运行 Kafka 获取 topic 报错.....	1974

16.11.2 Flume 可以正常连接 Kafka，但是发送消息失败。	1974
16.11.3 Producer 发送数据失败，抛出 NullPointerException	1976
16.11.4 Producer 发送数据失败，抛出 TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED	1978
16.11.5 Producer 偶现发送数据失败，日志提示 Too many open files in system	1980
16.11.6 Consumer 初始化成功，但是无法从 Kafka 中获取指定 Topic 消息	1982
16.11.7 Consumer 消费数据失败，Consumer 一直处于等待状态	1986
16.11.8 新建集群 Consumer 消费数据失败，提示 GROUP_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE	1988
16.11.9 SparkStreaming 消费 Kafka 消息失败，提示 Couldn't find leader offsets	1989
16.11.10 Consumer 消费数据失败，提示 SchemaException: Error reading field 'brokers'	1991
16.11.11 Consumer 消费数据是否丢失排查	1992
16.11.12 Kafka Broker 上报进程异常，日志提示 IllegalArgumentException	1993
16.11.13 执行 Kafka Topic 删除操作，提示 AdminOperationException	1994
16.11.14 执行 Kafka Topic 创建操作，发现无法创建提示 NoAuthException	1995
16.11.15 执行 Kafka Topic 设置 ACL 操作失败，提示 NoAuthException	1997
16.11.16 执行 Kafka Topic 创建操作，发现无法创建提示 replication factor larger than available brokers	1998
16.11.17 Consumer 消费数据存在重复消费现象	1999
16.11.18 执行 Kafka Topic 创建操作，发现 Partition 的 Leader 显示为 none	2001
16.11.19 Kafka 安全使用说明	2003
16.11.20 如何获取 Kafka Consumer Offset 信息	2006
16.11.21 如何针对 Topic 进行配置增加和删除	2008
16.11.22 如何读取 “_consumer_offsets” 内部 topic 的内容	2009
16.11.23 如何配置客户端 shell 命令的日志	2010
16.11.24 如何获取 Topic 的分布信息	2011
16.11.25 Kafka 高可靠使用说明	2013
16.11.26 Kafka 集群节点内多磁盘数据量占用高处理办法	2015
16.12 使用 Oozie	2017
16.12.1 当并发提交大量 oozie 任务时，任务一直没有运行	2018
16.13 使用 Spark	2018
16.13.1 Spark 应用下修改 split 值时报错	2018
16.13.2 使用 Spark 时报错	2019
16.13.3 引入 jar 包不正确，导致 Spark 任务无法运行	2020
16.13.4 运行 Spark 报错	2020
16.13.5 Driver 端提示 executor memory 超限	2021
16.13.6 Yarn-cluster 模式下，Can't get the Kerberos realm 异常	2022
16.13.7 JDK 版本不匹配启动 spark-sql，spark-shell 失败	2023
16.13.8 Yarn-client 模式提交 ApplicationMaster 尝试启动两次失败	2024
16.13.9 Spark 作业 api 提交状态为 error	2025
16.13.10 集群反复出现 43006 告警	2025
16.13.11 在 spark-beeline 中创建/删除表失败	2026
16.13.12 集群外节点提交 Spark 作业到 Yarn 报错连不上 Driver	2028
16.13.13 运行 Spark 任务发现大量 shuffle 结果丢失	2028
16.13.14 JDBCServer 长时间运行导致磁盘空间不足	2029

16.13.15 spark-shell 执行 sql 跨文件系统 load 数据到 hive 表失败.....	2030
16.13.16 Spark 任务提交失败.....	2031
16.13.17 Spark 任务运行失败.....	2031
16.13.18 JDBCServer 连接失败.....	2032
16.13.19 查看 Spark 任务日志失败.....	2032
16.13.20 Spark 连接其他服务认证问题.....	2033
16.14 使用 Sqoop.....	2033
16.14.1 Sqoop 如何连接 mysql.....	2033
16.14.2 Sqoop import 从 pg 到 hive 报错.....	2034
16.14.3 Sqoop 读 mysql, 写 parquet 文件到 OBS 失败.....	2035
16.15 使用 Storm.....	2036
16.15.1 Storm 组件的 Storm UI 页面中 events 超链接地址无效.....	2036
16.15.2 提交拓扑失败.....	2037
16.15.3 提交拓扑失败, 提示 Failed to check principle for keytab.....	2039
16.15.4 提交拓扑后 Worker 运行异常, 日志提示 Failed to bind to: host:ip.....	2040
16.15.5 使用 jstack 命令查看进程堆栈提示 well-known file is not secure.....	2041
16.15.6 使用 Storm-JDBC 插件开发 Oracle 写入 Bolt, 发现数据无法写入.....	2044
16.15.7 业务拓扑配置 GC 参数不生效.....	2045
16.15.8 UI 查看信息显示 Internal Server Error.....	2047
16.16 使用 Ranger.....	2047
16.16.1 Hive 启用 Ranger 鉴权后, 在 Hue 页面能查看到没有权限的表和库.....	2048
16.17 使用 Yarn.....	2049
16.17.1 启动 Yarn 后发现一堆 job.....	2049
16.17.2 通过客户端 hadoop jar 命令提交任务, 客户端返回 GC overhead.....	2050
16.17.3 Yarn 汇聚日志过大导致磁盘被占满.....	2050
16.17.4 MR 任务异常临时文件不删除.....	2052
16.17.5 Yarn WebUI 作业查看日志提示 “Could not access logs page!”	2053
16.18 使用 ZooKeeper.....	2054
16.18.1 MRS 集群如何访问 ZooKeeper.....	2054
16.19 访问 OBS.....	2055
16.19.1 使用 MRS 多用户访问 OBS 功能时/tmp 目录没有权限.....	2055
16.19.2 Hadoop 客户端删除 OBS 上数据时.Trash 目录没有权限.....	2056
17 附录.....	2058
17.1 MRS 操作注意事项.....	2058
17.2 安装 Flume 客户端.....	2059
17.3 修订记录.....	2061

1 简介

1.1 什么是 MRS


大数据是人类进入互联网时代以来面临的一个巨大问题：社会生产生活产生的数据量越来越大，数据种类越来越多，数据产生的速度越来越快。传统的数据处理技术，比如说单机存储，关系数据库已经无法解决这些新的大数据问题。为解决以上大数据处理问题，Apache基金会推出了Hadoop大数据处理的开源解决方案。Hadoop是一个开源分布式计算平台，可以充分利用集群的计算和存储能力，完成海量数据的处理。企业自行部署Hadoop系统有成本高，周期长，难运维和不灵活等问题。

针对上述问题，云提供了大数据MapReduce服务（MRS），MRS是一个在云上部署和管理Hadoop系统的服务，一键即可部署Hadoop集群。MRS提供租户完全可控的一站式企业级大数据集群云服务，完全兼容开源接口，结合云计算、存储优势及大数据行业经验，为客户提供高性能、低成本、灵活易用的全栈大数据平台，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件，并具备在后续根据业务需要进行定制开发的能力，帮助企业快速构建海量数据信息处理系统，并通过对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现全新价值点和企业商机。

产品架构

MRS逻辑架构如[图1-1](#)所示。

图 1-1 MRS 架构



MRS架构包括了基础设施和大数据处理流程各个阶段的能力。

- **基础设施**
MRS基于弹性云服务器ECS构建的大数据集群，充分利用了其虚拟化层的高可靠、高安全的能力。
 - 虚拟私有云（VPC）为每个租户提供的虚拟内部网络，默认与其他网络隔离。
 - 云硬盘（EVS）提供高可靠、高性能的存储。
 - 弹性云服务器（ECS）提供的弹性可扩展虚拟机，结合VPC、安全组、EVS数据多副本等能力打造一个高效、可靠、安全的计算环境。
- **数据采集**
数据采集层提供了数据接入到MRS集群的能力，包括Flume（数据采集）、Loader（关系型数据导入）、Kafka（高可靠消息队列），支持各种数据源导入数据到大数据集群中。使用云数据迁移云服务也可以将外部数据导入至MRS集群中。
- **数据存储**
MRS支持结构化和非结构化数据在集群中的存储，并且支持多种高效的格式来满足不同计算引擎的要求。
 - HDFS是大数据上通用的分布式文件系统。
 - OBS是对象存储服务，具有高可用低成本的特点。
 - HBase支持带索引的数据存储，适合高性能基于索引查询的场景。
- **数据融合处理**
 - MRS提供多种主流计算引擎：MapReduce（批处理）、Tez（DAG模型）、Spark（内存计算）、SparkStreaming（微批流计算）、Flink（流计算），满足多种大数据应用场景，将数据进行结构和逻辑的转换，转化成满足业务目标的数据模型。

- 基于预设的数据模型，使用易用SQL的数据分析，用户可以选择Hive（数据仓库），SparkSQL以及Presto交互式查询引擎。
- 数据呈现调度
用于数据分析结果的呈现，并与数据治理中心DataArts Studio集成，提供一站式的大数据协同开发平台，帮助用户轻松完成数据建模、数据集成、脚本开发、作业调度、运维监控等多项任务，可以极大降低用户使用大数据的门槛，帮助用户快速构建大数据处理中心。
- 集群管理
以Hadoop为基础的大数据生态的各种组件均是以分布式的方式进行部署，其部署、管理和运维复杂度较高。
MRS集群管理提供了统一的运维管理平台，包括一键式部署集群能力，并提供多版本选择，支持运行过程中集群在无业务中断条件下，进行扩缩容、弹性伸缩。同时MRS集群管理还提供了作业管理、资源标签管理，以及对上述数据处理各层组件的运维，并提供监控、告警、配置、补丁升级等一站式运维能力。

产品优势

MRS服务拥有强大的Hadoop内核团队，基于FusionInsight大数据企业级平台构筑。历经行业数万节点部署量的考验，提供多级用户SLA保障。

MRS具有如下优势：

- 高性能
MRS支持自研的CarbonData存储技术。CarbonData是一种高性能大数据存储方案，以一份数据同时支持多种应用场景，并通过多级索引、字典编码、预聚合、动态Partition、准实时数据查询等特性提升了IO扫描和计算性能，实现万亿数据分析秒级响应。同时MRS支持自研增强型调度器Superior，突破单集群规模瓶颈，单集群调度能力超10000节点。
- 低成本
基于多样化的云基础设施，提供了丰富的计算、存储设施的选择，同时计算存储分离，提供了低成本海量数据存储方案。MRS可以按业务峰谷，自动弹性伸缩，帮助客户节省大数据平台闲时资源。MRS集群可以用时再创建、用时再扩容，用完就可以销毁、缩容，确保成本合适。
- 高安全
MRS服务拥有企业级的大数据多租户权限管理能力，拥有企业级的大数据安全特性，支持按照表/按列控制访问权限，支持数据按照表/按列加密。
- 易运维
MRS提供可视化大数据集群管理平台，提高运维效率。并支持滚动补丁升级，可视化补丁发布信息，一键式补丁安装，无需人工干预，不停业务，保障用户集群长期稳定。
- 高可靠
MRS服务经过大规模的可靠性、长稳验证，满足企业级高可靠要求，同时支持数据跨AZ/跨Region自动备份的数据容灾能力，自动反亲和技术，虚拟机分布在不同物理机上。

1.2 应用场景

大数据在人们的生活中无处不在，在IoT、电子商务、金融、制造、医疗、能源和政府部门等行业均可以使用MRS服务进行大数据处理。


海量数据分析场景

海量数据分析是现代大数据系统中的主要场景。通常企业会包含多种数据源，接入后需要对数据进行ETL（Extract-Transform-Load）处理形成模型化数据，以便提供给各个业务模块进行分析梳理，这类业务通常有以下特点：

- 对执行实时性要求不高，作业执行时间在数十分钟到小时级别。
- 数据量巨大。
- 数据来源和格式多种多样。
- 数据处理通常由多个任务构成，对资源需要进行详细规划。

例如在环保行业中，可以将天气数据存储到OBS，定期转储到HDFS中进行批量分析，在1小时内MRS可以完成10TB的天气数据分析。

图 1-2 环保行业海量数据分析场景



该场景下MRS的优势如下所示。


- 低成本：利用OBS实现低成本存储。
- 海量数据分析：利用Hive实现TB/PB级的数据分析。
- 可视化的导入导出工具：通过可视化导入导出工具Loader，将数据导出到DWS，完成BI分析。

海量数据存储场景

用户拥有大量结构化数据后，通常需要提供基于索引的准实时查询能力，如车联网场景下，根据汽车编号查询汽车维护信息，存储时，汽车信息会基于汽车编号进行索引，以实现该场景下的秒级响应。通常这类数据量比较庞大，用户可能保存1至3年的数据。

例如在车联网行业，某车企将数据储存在HBase中，以支持PB级别的数据存储和毫秒级的数据详单查询。

图 1-3 车联网行业海量数据存储场景



该场景下MRS的优势如下所示。


- 实时：利用Kafka实现海量汽车的消息实时接入。
- 海量数据存储：利用HBase实现海量数据存储，并实现毫秒级数据查询。
- 分布式数据查询：利用Spark实现海量数据的分析查询。

实时数据处理

实时数据处理通常用于异常检测、欺诈识别、基于规则告警、业务流程监控等场景，在数据输入系统的过程中，对数据进行处理。

例如在梯联网行业，智能电梯的数据，实时传入到MRS的流式集群中进行实时告警。

图 1-4 梯联网行业低时延流式处理场景



该场景下MRS的优势如下所示。


- 实时数据采集：利用Flume实现实时数据采集，并提供丰富的采集和存储连接方式。
- 海量的数据源接入：利用Kafka实现万级别的电梯数据的实时接入。

1.3 组件介绍

1.3.1 CarbonData

CarbonData是一种新型的Apache Hadoop本地文件格式，使用先进的列式存储、索引、压缩和编码技术，以提高计算效率，有助于加速超过PB数量级的数据查询，可用于更快的交互查询。同时，CarbonData也是一种将数据源与Spark集成的高性能分析引擎。

图 1-5 CarbonData 基本架构



使用 CarbonData 的目的是对大数据即席查询提供超快速响应。CarbonData 是一个 OLAP 引擎，采用类似于 RDBMS 中的表来存储数据。用户可将大量（10TB 以上）的数据导入以 CarbonData 格式创建的表中，CarbonData 将以压缩的多维索引列格式自动组织和存储数据。数据被加载到 CarbonData 后，就可以执行即席查询，CarbonData 将对数据查询提供秒级响应。

CarbonData 将数据源集成到 Spark 生态系统，用户可使用 Spark SQL 执行数据查询和分析，也可以使用 Spark 提供的第三方工具 ThriftServer 连接到 Spark SQL。

CarbonData 特性

- SQL 功能：CarbonData 与 Spark SQL 完全兼容，支持所有可以直接在 Spark SQL 上运行的 SQL 查询操作。
- 简单的 Table 数据集定义：CarbonData 支持易于使用的 DDL（数据定义语言）语句来定义和创建数据集。CarbonData DDL 十分灵活、易于使用，并且足够强大，可以定义复杂类型的 Table。
- 便捷的数据管理：CarbonData 为数据加载和维护提供多种数据管理功能，支持加载历史数据以及增量加载新数据。CarbonData 加载的数据可以基于加载时间进行删除，也可以撤销特定的数据加载操作。
- CarbonData 文件格式是 HDFS 中的列式存储格式。该格式具有许多新型列存储文件的特性。例如，分割表，压缩模式等。

CarbonData 独有的特点

- 伴随索引的数据存储：由于在查询中设置了过滤器，可以显著加快查询性能，减少 I/O 扫描次数和 CPU 资源占用。CarbonData 索引由多个级别的索引组成，处理框架可以利用这个索引来减少需要安排和处理的任務，也可以通过在任务扫描中以更精细的单元（称为 blocklet）进行 skip 扫描来代替对整个文件的扫描。
- 可选择的数据编码：通过支持高效的数据压缩和全局编码方案，可基于压缩/编码数据进行查询，在将结果返回给用户之前，才将编码转化为实际数据，这被称为“延迟物化”。

- 支持一种数据格式应用于多种用例场景：例如交互式OLAP-style查询，顺序访问（big scan），随机访问（narrow scan）。

CarbonData关键技术和优势

- 快速查询响应：高性能查询是CarbonData关键技术优势之一。CarbonData查询速度大约是Spark SQL查询的10倍。CarbonData使用的专用数据格式围绕高性能查询进行设计，其中包括多种索引技术、全局字典编码和多次的Push down优化，从而对TB级数据查询进行最快响应。
- 高效率数据压缩：CarbonData使用轻量级压缩和重量级压缩的组合压缩算法压缩数据，可以减少60%~80%数据存储空间，大大节省硬件存储成本。

1.3.2 ClickHouse

ClickHouse 简介

ClickHouse是一款开源的面向联机分析处理的列式数据库，其独立于Hadoop大数据体系，最核心的特点是压缩率和极速查询性能。同时，ClickHouse支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

ClickHouse核心的功能特性介绍如下：

完备的DBMS功能

ClickHouse拥有完备的DBMS数据库管理系统（Database Management System），基本功能如下所示。

- DDL（数据定义语言）：可以动态地创建、修改或删除数据库、表和视图，而无须重启服务。
- DML（数据操作语言）：可以动态查询、插入、修改或删除数据。
- 权限控制：可以按照用户粒度设置数据库或者表的操作权限，保障数据的安全性。
- 数据备份与恢复：提供了数据备份导出与导入恢复机制，满足生产环境的要求。
- 分布式管理：提供集群模式，能够自动管理多个数据库节点。

列式存储与数据压缩

ClickHouse是一款使用列式存储的数据库，数据按列进行组织，属于同一列的数据会被保存在一起，列与列之间也会由不同的文件分别保存。

在执行数据查询时，列式存储可以减少数据扫描范围和数据传输时的大小，提高了数据查询的效率。

例如在传统的行式数据库系统中，数据按如下表1-1顺序存储：

表 1-1 行式数据库

row	ID	Flag	Name	Event	Time
0	123456789 01	0	name1	1	2020/1/11 15:19
1	323456789 01	1	name2	1	2020/5/12 18:10

row	ID	Flag	Name	Event	Time
2	42345678901	1	name3	1	2020/6/13 17:38
N

行式数据库中处于同一行中的数据总是被物理的存储在一起，而在列式数据库系统中，数据按如下表1-2顺序存储：

表 1-2 列式数据库

row:	0	1	2	N
ID:	12345678901	32345678901	42345678901	...
Flag:	0	1	1	...
Name:	name1	name2	name3	...
Event:	1	1	1	...
Time:	2020/1/11 15:19	2020/5/12 18:10	2020/6/13 17:38	...

该示例中只展示了数据在列式数据库中数据的排列方式。对于存储而言，列式数据库总是将同一列的数据存储在一起，不同列的数据也总是分开存储，列式数据库更适用于OLAP（Online Analytical Processing）场景。

向量化执行引擎

ClickHouse利用CPU的SIMD指令实现了向量化执行。SIMD的全称是Single Instruction Multiple Data，即用单条指令操作多条数据，通过数据并行以提高性能的一种实现方式（其他的还有指令级并行和线程级并行），它的原理是在CPU寄存器层面实现数据的并行操作。

关系模型与SQL查询

ClickHouse完全使用SQL作为查询语言，提供了标准协议的SQL查询接口，使得现有的第三方分析可视化系统可以轻松与它集成对接。

同时ClickHouse使用了关系模型，所以将构建在传统关系型数据库或数据仓库之上的系统迁移到ClickHouse的成本会变得更低。

数据分片与分布式查询

ClickHouse集群由1到多个分片组成，而每个分片则对应了ClickHouse的1个服务节点。分片的数量上限取决于节点数量（1个分片只能对应1个服务节点）。

ClickHouse提供了本地表（Local Table）与分布式表（Distributed Table）的概念。一张本地表等同于一份数据的分片。而分布式表本身不存储任何数据，它是本地表的访问代理，其作用类似分库中间件。借助分布式表，能够代理访问多个数据分片，从而实现分布式查询。

ClickHouse 应用场景

ClickHouse是Click Stream + Data WareHouse的缩写，起初应用于一款Web流量分析工具，基于页面的点击事件流，面向数据仓库进行OLAP分析。当前ClickHouse被广泛的应用于互联网广告、App和Web流量、电信、金融、物联网等众多领域，非常适用于商业智能化应用场景，在全球有大量的应用和实践，

ClickHouse 开源增强特性

MRS ClickHouse具备“手动挡”集群模式升级、平滑弹性扩容、高可用HA部署架构等优势能力，具体详情如下：

- 手动挡集群模式升级


如图1-6所示，多个ClickHouse节点组成的集群，没有中心节点，更多的是一个静态资源池的概念，业务要使用ClickHouse集群模式，需要预先在各个节点的配置文件中定义cluster信息，等所有参与的节点达成共识，业务才可以正确的交互访问，也就是说配置文件中的cluster才是通常理解的“集群”概念。

图 1-6 ClickHouse 集群



常见的数据库系统，隐藏了表级以下的数据分区、副本存储等细节，用户是无感知的，而ClickHouse则要求用户主动来规划和定义数据分片（shard）、分区（partition）、副本（replica）位置等详细配置。它的这种类似“手动挡”的属性，给用户带来极不友好的体验，所以MRS服务的ClickHouse实例对这些工作做了统一的打包处理，适配成了“自动挡”，实现了统一管理，灵活易用。具体部署形态上，一个ClickHouse实例将包含3个Zookeeper节点和多个ClickHouse节点，采用Dedicated Replica模式，数据双副本高可靠。

图 1-7 ClickHouse 的 cluster 结构




- 平滑的弹性扩容能力

随着业务的快速增长，面对集群存储容量或者CPU计算资源接近极限等场景，MRS服务提供了ClickHouse数据迁移工具，该工具可以将某几个ClickHouseServer实例节点上的一个或多个MergeTree引擎分区表的部分分区迁移

至其他ClickHouseServer节点上相同的表中，以便保障业务可用性，实现了更加平滑的扩容能力。

在用户对集群进行扩容ClickHouse节点时，可以使用该工具将原节点上的部分数据迁移至新增节点上，从而达到扩容后的数据均衡。




- 高可用HA部署架构

MRS服务提供了基于ELB的HA部署架构，可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点，扩展系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。如图1-8所示，客户端应用请求集群时，使用ELB（Elastic Load Balance）来进行流量分发，通过ELB的轮询机制，写不同节点上的本地表（Local Table），读不同节点上的分布式表（Distributed Table），这样，无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。

ClickHouse集群发放成功后，每个ClickHouse实例节点对应一个副本replica，两个副本组成一个shard逻辑分片。如创建ReplicatedMergeTree引擎表时，可以指定分片，相同分片内的两个副本数据就可以自动进行同步。


图 1-8 高可用 HA 部署架构图



ClickHouse 与其他组件的关系

ClickHouse安装部署依赖Zookeeper服务。

ClickHouse通过Flink流计算应用加工生成通用的报表数据（明细宽表），准实时写入到ClickHouse，通过Hive/Spark作业加工生成通用的报表数据（明细宽表），批量导入到ClickHouse。



📖 说明

ClickHouse暂不支持对接Kafka普通模式和HDFS安全模式。

1.3.3 DBService

1.3.3.1 DBService 基本原理

DBService 简介

DBService是一个高可用性的关系型数据库存储系统，适用于存储少量数据（10GB左右），比如：组件元数据。DBService仅提供给集群内部的组件使用，提供数据存储、查询、删除等功能。

DBService是集群的基础组件，Hive、Hue、Oozie、Loader和Redis组件将元数据存储存储在DBService上，并由DBService提供这些元数据的备份与恢复功能。

DBService 结构

DBService组件在集群中采用主备模式部署两个DBServer实例，每个DBServer实例包含三个模块：HA、Database和Floatip。

其逻辑结构如[图1-9](#)所示。

图 1-9 DBService 结构




图1-9中各模块的说明如表1-3所示。

表 1-3 模块说明

名称	描述
HA	高可用性管理模块，主备DBServer通过HA进行管理。
Database	数据库模块，存储Client模块的元数据。
FloatIP	浮动IP，对外提供访问功能，只在主DBServer实例上启动浮动IP，Client模块通过该IP访问Database。
Client	使用DBService组件的客户端，部署在组件实例节点上，通过Floatip连接数据库，执行元数据的增加、删除、修改等操作。

1.3.3.2 DBService 与其他组件的关系

DBService是集群的基础组件，Hive、Hue、Oozie、Loader、Metadata和Redis组件将元数据存储于DBService上，并由DBService提供这些元数据的备份与恢复功能。

1.3.4 Doris

1.3.4.1 Doris 基本原理

Doris 简介

Doris是一个基于MPP架构的高性能、实时的分析型数据库，以极速易用的特点被人们所熟知，仅需亚秒级响应时间即可返回海量数据下的查询结果，不仅可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。基于此，Apache Doris能够较好的满足报表分析、即席查询、统一数仓构建、数据湖联邦查询加速等使用场景，用户可以在此之上构建用户行为分析、AB实验平台、日志检索分析、用户画像分析、订单分析等应用。

Doris 架构

Doris整体架构如下图所示，FE和BE节点可以横向无限扩展。

图 1-10 Doris 架构




表 1-4 参数说明

名称	说明
MySQL Tools	Doris采用MySQL协议，高度兼容MySQL语法，支持标准SQL，用户可以通过各类客户端工具来访问Doris，并支持与BI工具无缝对接。
FE	主要负责用户请求的接入、查询解析规划、元数据的管理、节点管理相关工作。
BE	主要负责存储数据、执行查询计划、副本负载均衡。
Leader	Leader为Follower组中选举出来的一种角色。
Follower	一条元数据日志需要在多数Follower节点写入成功，才算成功。

Doris采用MPP的模型，节点间和节点内都是并行执行，适用于多个大表的分布式Join。

支持量化的查询引擎、AQE (Adaptive Query Execution) 技术、CBO 和 RBO 结合的优化策略、热数据缓存查询等。

Doris 基本概念

在Doris中，数据都以表 (Table) 的形式进行逻辑上的描述。

- **Row&Column**

一张表包括行 (Row) 和列 (Column) :

- Row: 即用户的一行数据。
- Column: 用于描述一行数据中不同的字段。

Column可以分为两大类: Key和Value。从业务角度看, Key和Value可以分别对应维度列和指标列。从聚合模型的角度来说, Key列相同的行, 会聚合成一行。其中Value列的聚合方式由用户在建表时指定。

- **Tablet&Partition**

在Doris的存储引擎中, 用户数据被水平划分为若干个数据分片 (Tablet, 也称作数据分桶)。每个Tablet包含若干数据行。各个Tablet之间的数据没有交集, 并且在物理上是独立存储的。

多个Tablet在逻辑上归属于不同的分区 (Partition)。一个Tablet只属于一个Partition, 而一个Partition包含若干个Tablet。因为Tablet在物理上是独立存储的, 所以可以视为Partition在物理上也是独立。Tablet是数据移动、复制等操作的最小物理存储单元。

若干个Partition组成一个Table。Partition可以视为是逻辑上最小的管理单元。数据的导入与删除, 只能针对一个Partition进行。

- **数据模型**

Doris的数据模型主要分为3类: Aggregate、Unique、Duplicate。

- **Aggregate模型**

导入数据时, 对于Key列相同的行会聚合成一行, 而Value列会按照设置的AggregationType进行聚合。AggregationType目前有以下四种聚合方式:

- SUM: 求和, 多行的Value进行累加。
- REPLACE: 替代, 下一批数据中的Value会替换之前导入过的行中的Value。
- MAX: 保留最大值。
- MIN: 保留最小值。

- **Unique模型**

在某些多维分析场景下, 用户更关注的是如何保证Key的唯一性, 即如何获得Primary Key唯一性约束。因此, 引入了Unique数据模型。

- **读时合并**

Unique模型的读时合并实现完全可以用Aggregate模型中的REPLACE方式替代, 其内部的实现方式和数据存储方式也完全一样。

- **写时合并**

Unique模型的写时合并实现, 不同于Aggregate模型, 查询性能更接近于Duplicate模型, 在有主键约束需求的场景上相比Aggregate模型有较

大的查询性能优势，尤其是在聚合查询以及需要用索引过滤大量数据的查询中。

在开启了写时合并选项的Unique表中，数据在导入阶段就会去将被覆盖和被更新的数据进行标记删除，同时将新的数据写入新的文件。在查询时，所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤，读取出的数据都是最新的数据，消除了读时合并中的数据聚合过程，并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升，尤其是在有聚合查询的情况下。

- Duplicate模型

在某些多维分析场景下，数据既没有主键，也没有聚合需求。可以引入Duplicate数据模型来满足这类需求。

这种数据模型区别于Aggregate和Unique模型。数据完全按照导入文件中的数据进行存储，不会有任何聚合。即使两行数据完全相同，也都会保留。而在建表语句中指定的DUPLICATE KEY，只是用来指明底层数据按照指定的列进行排序。

- 数据模型的选择建议

因为数据模型在建表时就已经确定，且无法修改。所以，选择一个合适的数据库模型非常重要。

- Aggregate模型可以通过预聚合，极大地降低聚合查询时所需扫描的数据量和查询的计算量，非常适合有固定模式的报表类查询场景。但是该模型对count(*)查询不友好。同时因为固定了Value列上的聚合方式，在进行其他类型的聚合查询时，需要考虑语义正确性。
- Unique模型针对需要唯一主键约束的场景，可以保证主键唯一性约束。但是无法利用ROLLUP等预聚合带来的查询优势。
 - 对于聚合查询有较高性能需求的用户，推荐使用自1.2版本加入的写时合并实现。
 - Unique模型仅支持整行更新，如果用户既需要唯一主键约束，又需要更新部分列（例如将多张源表导入到一张Doris表的场景），则可以考虑使用Aggregate模型，同时将非主键列的聚合类型设置为REPLACE_IF_NOT_NULL。
 - Duplicate适合任意维度的Ad-hoc查询。虽然同样无法利用预聚合的特性，但是不受聚合模型的约束，可以发挥列存模型的优势（只读取相关列，而不需要读取所有Key列）。

1.3.4.2 Doris 与其他组件的关系

Doris 与 HDFS 组件的关系

Doris支持导入和导出HDFS数据，并且支持直接查询HDFS数据源。

Doris 与 Hudi 组件的关系

Doris支持直接查询Hudi数据源。

Doris 与 Spark 组件的关系

使用Spark Doris Connector可以通过Spark读取Doris中存储的数据，也支持通过Spark写入数据到Doris。

Doris 与 Flink 组件的关系

使用Flink Doris Connector可以通过Flink操作（读取、插入、修改、删除）Doris中存储的数据。

Doris 与 Hive 组件的关系

Doris支持直接查询Hive数据源。

Doris 与 Kafka 组件的关系

Doris支持导入Kafka的数据。

1.3.5 Flink

1.3.5.1 Flink 基本原理


Flink 简介

Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架，其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理，是业界优异的开源流处理引擎。

Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理（Data Processing）场景：高并发 pipeline处理数据，时延毫秒级，且兼具可靠性。

Flink技术栈如图1-11所示。

图 1-11 Flink 技术栈




Flink在当前版本中重点构建如下特性：

- DataStream
- Checkpoint
- 窗口
- Job Pipeline
- 配置表

Flink 结构

Flink结构如图1-12所示。

图 1-12 Flink 结构



Flink整个系统包含三个部分：

- Client
Flink Client主要给用户向Flink系统提交用户任务（流式作业）的能力。
- TaskManager
Flink系统的业务执行节点，执行具体的用户任务。TaskManager可以有多个，各个TaskManager都平等。
- JobManager
Flink系统的管理节点，管理所有的TaskManager，并决策用户任务在哪些Taskmanager执行。JobManager在HA模式下可以有多个，但只有一个主JobManager。

Flink 原理

- **Stream & Transformation & Operator**
用户实现的Flink程序是由Stream和Transformation这两个基本构建块组成。
 - a. Stream是一个中间结果数据，而Transformation是一个操作，它对一个或多个输入Stream进行计算处理，输出一个或多个结果Stream。
 - b. 当一个Flink程序被执行的时候，它会被映射为Streaming Dataflow。一个Streaming Dataflow是由一组Stream和Transformation Operator组成，它类似于一个DAG图，在启动的时候从一个或多个Source Operator开始，结束于一个或多个Sink Operator。

图1-13为一个由Flink程序映射为Streaming Dataflow的示意图。

图 1-13 Flink DataStream 示例




图1-13中“FlinkKafkaConsumer”是一个Source Operator，Map、KeyBy、TimeWindow、Apply是Transformation Operator，RollingSink是一个Sink Operator。


● Pipeline Dataflow

在Flink中，程序是并行和分布式的方式运行。一个Stream可以被分成多个Stream分区（Stream Partitions），一个Operator可以被分成多个Operator Subtask。

Flink内部有一个优化的功能，根据上下游算子的紧密程度来进行优化。


- 紧密度低的算子则不能进行优化，而是将每一个Operator Subtask放在不同的线程中独立执行。一个Operator的并行度，等于Operator Subtask的个数，一个Stream的并行度（分区总数）等于生成它的Operator的并行度，如图1-14所示。

图 1-14 Operator



- 紧密度高的算子可以进行优化，优化后可以将多个Operator Subtask串起来组成一个Operator Chain，实际上就是一个执行链，每个执行链会在TaskManager上一个独立的线程中执行，如图1-15所示。

图 1-15 Operator chain



- 图1-15中上半部分表示的是将Source和map两个紧密度高的算子优化后串成一个Operator Chain，实际上一个Operator Chain就是一个大的Operator的概念。图中的Operator Chain表示一个Operator，keyBy表示一个Operator，Sink表示一个Operator，它们通过Stream连接，而每个Operator在运行时对应一个Task，也就是说图中的上半部分有3个Operator对应的是3个Task。
- 图1-15中下半部分是上半部分的一个并行版本，对每一个Task都并行化为多个Subtask，这里只是演示了2个并行度，Sink算子是1个并行度。

Flink 关键特性

- 流式处理**

高吞吐、高性能、低时延的实时流处理引擎，能够提供ms级时延处理能力。
- 丰富的状态管理**

流处理应用需要在一定时间内存储所接收到的事件或中间结果，以供后续某个时间点访问并进行后续处理。Flink提供了丰富的状态管理相关的特性支持，其中包括

 - 多种基础状态类型：Flink提供了多种不同数据结构的状态支持，如ValueState、ListState、MapState等。用户可以基于业务模型选择最高效、合适状态类型。
 - 丰富的State Backend：State Backend负责管理应用程序的状态，并根据需要进行Checkpoint。Flink提供了不同State Backend，State可以存储在内存上或RocksDB等上，并支持异步以及增量的Checkpoint机制。
 - 精确一次语义：Flink的Checkpoint和故障恢复能力保证了任务在故障发生前后的应用状态一致性，为某些特定的存储支持了事务型输出的功能，即使在发生故障的情况下，也能够保证精确一次的输出。
- 丰富的时间语义支持**

时间是流处理应用的重要组成部分，对于实时流处理应用来说，基于时间语义的窗口聚合、检测、匹配等运算是非常常见的。Flink提供了丰富的时间语义支持。

- Event-time: 使用事件本身自带的时间戳进行计算, 使乱序到达或延迟到达的事件处理变得更加简单。
 - Watermark支持: Flink引入Watermark概念, 用以衡量事件时间的发展。Watermark也为平衡处理时延和数据完整性提供了灵活的保障。当处理带有Watermark的事件流时, 在计算完成之后仍然有相关数据到达时, Flink提供了多种处理选项, 如将数据重定向 (side output) 或更新之前完成的计算结果。
 - Processing-time和Ingestion-time支持。
 - 高度灵活的流式窗口支持: Flink能够支持时间窗口、计数窗口、会话窗口, 以及数据驱动的自定义窗口, 可以通过灵活的触发条件定制, 实现复杂的流式计算模式。
- 容错机制

分布式系统, 单个task或节点的崩溃或故障, 往往会导致整个任务的失败。Flink提供了任务级别的容错机制, 保证任务在异常发生时不会丢失用户数据, 并且能够自动恢复。

 - Checkpoint: Flink基于Checkpoint实现容错, 用户可以自定义对整个任务的Checkpoint策略, 当任务出现失败时, 可以将任务恢复到最近一次Checkpoint的状态, 从数据源重发快照之后的数据。
 - Savepoint: 一个Savepoint就是应用状态的一致性快照, Savepoint与Checkpoint机制相似, 但Savepoint需要手动触发, Savepoint保证了任务在升级或迁移时, 不丢失掉当前流应用的状态信息, 便于任何时间点的任务暂停和恢复。

- Flink SQL

Table API和SQL借助了Apache Calcite来进行查询的解析, 校验以及优化, 可以与DataStream和DataSet API无缝集成, 并支持用户自定义的标量函数, 聚合函数以及表值函数。简化数据分析、ETL等应用的定义。下面代码实例展示了如何使用Flink SQL语句定义一个会话点击量的计数应用。

```
SELECT userId, COUNT(*)
FROM clicks
GROUP BY SESSION(clicktime, INTERVAL '30' MINUTE), userId
```

- CEP in SQL

Flink允许用户在SQL中表示CEP (Complex Event Processing) 查询结果以用于模式匹配, 并在Flink上对事件流进行评估。

CEP SQL 通过MATCH_RECOGNIZE的SQL语法实现。MATCH_RECOGNIZE子句自Oracle Database 12c起由Oracle SQL支持, 用于在SQL中表示事件模式匹配。

CEP SQL使用举例如下:

```
SELECT T.aid, T.bid, T.cid
FROM MyTable
MATCH_RECOGNIZE (
  PARTITION BY userid
  ORDER BY proctime
  MEASURES
    A.id AS aid,
    B.id AS bid,
    C.id AS cid
  PATTERN (A B C)
  DEFINE
    A AS name = 'a',
    B AS name = 'b',
    C AS name = 'c'
) AS T
```

1.3.5.2 Flink HA 方案介绍

Flink HA 方案介绍

每个Flink集群只有单个JobManager，存在单点失败的情况。Flink有YARN、Standalone和Local三种模式，其中YARN和Standalone是集群模式，Local是指单机模式。但Flink对于YARN模式和Standalone模式提供HA机制，使集群能够从失败中恢复。这里主要介绍YARN模式下的HA方案。

Flink支持HA模式和Job的异常恢复。这两项功能高度依赖ZooKeeper，在使用之前用户需要在“flink-conf.yaml”配置文件中配置ZooKeeper，配置ZooKeeper的参数如下：

```
high-availability: zookeeper
high-availability.zookeeper.quorum: ZooKeeperIP地址:2181
high-availability.storageDir: hdfs:///flink/recovery
```


YARN模式

Flink的JobManager与YARN的Application Master（简称AM）是在同一个进程下。YARN的ResourceManager对AM有监控，当AM异常时，YARN会将AM重新启动，启动后，所有JobManager的元数据从HDFS恢复。但恢复期间，旧的业务不能运行，新的业务不能提交。ZooKeeper上还是存有JobManager的元数据，比如运行Job的信息，会提供给新的JobManager使用。对于TaskManager的失败，由JobManager上Akka的DeathWatch机制监听处理。当TaskManager失败后，重新向YARN申请容器，创建TaskManager。

Standalone模式

对于Standalone模式的集群，可以启动多个JobManager，然后通过ZooKeeper选举出leader作为实际使用的JobManager。该模式下可以配置一个主JobManager（Leader JobManager）和多个备JobManager（Standby JobManager），这能够保证当主JobManager失败后，备的某个JobManager可以承担主的职责。[图1-16](#)为主备JobManager的恢复过程。

图 1-16 恢复过程



TaskManager恢复

对于TaskManager的失败，由JobManager上Akka的DeathWatch机制监听处理。当TaskManager失败后，由JobManager负责创建一个新TaskManager，并把业务迁移到新的TaskManager上。

JobManager恢复

Flink的JobManager与YARN的Application Master（简称AM）是在同一个进程下。YARN的ResourceManager对AM有监控，当AM异常时，YARN会将AM重新启动，启动后，所有JobManager的元数据从HDFS恢复。但恢复期间，旧的业务不能运行，新的业务不能提交。

Job恢复

Job的恢复必须在Flink的配置文件中配置重启策略。当前包含三种重启策略：fixed-delay、failure-rate和none。只有配置fixed-delay、failure-rate，job才可以恢复。另外，如果配置了重启策略为none，但job设置了Checkpoint，默认会将重启策略改为fixed-delay，且重试次数是配置项“restart-strategy.fixed-delay.attempts”配置为“Integer.MAX_VALUE”。

配置策略的参考如下：

```
restart-strategy: fixed-delay
restart-strategy.fixed-delay.attempts: 3
restart-strategy.fixed-delay.delay: 10 s
```

以下场景的异常，都会导致job重新恢复：

- 当JobManager失败后，所有Job会停止，直到新的JobManager起来后，所有Job恢复。
- 当某一TaskManager失败后，这个TaskManager上的所有作业都将停止，然后等待有可用资源后重启。
- 当某个Job的Task失败后，整个Job也会重启。


1.3.5.3 Flink 与其他组件的关系

Flink 与 YARN 的关系

Flink支持基于YARN管理的集群模式，在该模式下，Flink作为YARN上的一个应用，提交到YARN上执行。

Flink基于YARN的集群部署如图1-17所示。

图 1-17 Flink 基于 YARN 的集群部署



1. Flink YARN Client首先会检验是否有足够的资源来启动YARN集群，如果资源足够的话，会将jar包、配置文件等上传到HDFS。
2. Flink YARN Client首先与YARN Resource Manager进行通信，申请启动Application Master（以下简称AM）的Container，并启动AM。等所有的YARN的Node Manager将HDFS上的jar包、配置文件下载后，则表示AM启动成功。
3. AM在启动的过程中会和YARN的RM进行交互，向RM申请需要的Task Manager Container，申请到Task Manager Container后，启动TaskManager进程。
4. 在Flink YARN的集群中，AM与Flink JobManager在同一个Container中。AM会将JobManager的RPC地址通过HDFS共享的方式通知各个TaskManager，TaskManager启动成功后，会向JobManager注册。
5. 等所有TaskManager都向JobManager注册成功后，Flink基于YARN的集群启动成功，Flink YARN Client就可以提交Flink Job到Flink JobManager，并进行后续的映射、调度和计算处理。

1.3.5.4 Flink 开源增强特性

1.3.5.4.1 窗口

Flink 开源特性增强：窗口

本节主要介绍滑动窗口，并提供滑动窗口优化方式。

窗口介绍


窗口中数据的保存形式主要有中间结果和原始数据两种，对窗口中的数据使用公共算子，如sum等操作时（`window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(20), Time.seconds(5))).sum`）仅会保留中间结果；当用户使用自定义窗口时（`window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(20), Time.seconds(5))).apply(new UDF)`）时保存所有的原始数据。

用户使用自定义`SlidingEventTimeWindow`和`SlidingProcessingTimeWindow`时，数据以多备份的形式保存。假设窗口的定义如下：

```
window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(20), Time.seconds(5))).apply(new UDFWindowFunction)
```

当一个数据到来时，会被分配到 $20/5=4$ 个不同的窗口中，即：数据在内存中保存了4份。当窗口大小/滑动周期非常大时，冗余现象非常严重，难以接受。

图 1-18 窗口原始结构示例



假设一个数据在102秒时到来，它将会被分配到 $[85, 105)$ 、 $[90, 110)$ 、 $[95, 115)$ 以及 $[100, 120)$ 四个不同的窗口中。


窗口优化

针对上述`SlidingEventTimeWindow`和`SlidingProcessingTimeWindow`在保存原始数据时存在的数据冗余问题，对保存原始数据的窗口进行重构，优化存储，使其存储空间大大降低，具体思路如下：

1. 以滑动周期为单位，将窗口划分为若干相互不重合的pane。


每个窗口由一到多个pane组成，多个pane对窗口构成了覆盖关系。所谓一个pane即一个滑动周期，如：在窗口`window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(20), Time.seconds.of(5)))`中pane的大小为5秒，假设这个窗口为 $[100, 120)$ ，则包含的pane为 $[100, 105)$ 、 $[105, 110)$ 、 $[110, 115)$ 、 $[115, 120)$ 。

图 1-19 窗口重构示例




2. 当某个数据到来时，并不分配到具体的窗口中，而是根据自己的时间戳计算出该数据所属的pane，并将其保存到对应的pane中。
一个数据仅保存在一个pane中，内存中只有一份。

图 1-20 窗口保存数据示例




3. 当需要触发某个窗口时，计算该窗口包含的所有pane，并取出合并成一个完整的窗口计算。

图 1-21 窗口触发计算示例



4. 当某个pane不再需要时，将其从内存中删除。

图 1-22 窗口删除示例



通过优化，可以大幅度降低数据在内存以及快照中的数量。

1.3.5.4.2 Job Pipeline

Flink 开源增强特性: Job Pipeline

通常情况下，会将与某一方面业务相关的逻辑代码放在一个比较大的Jar包中，这种Jar包称为Fat Jar。Fat Jar具有以下缺点：

- 随着业务逻辑越来越复杂，Jar包的大小也不断增加。
- 协调难度增大，所有的业务开发人员都在同一套业务逻辑上开发，虽然可以将整个业务逻辑划分为几个模块，但各模块之间是一种紧耦合的关系，当需求更改时，需要重新规划整个流图。


拆分成多个作业目前还存在问题。

- 通常情况下，作业之间可以通过Kafka实现数据传输，如作业A可以将数据发送到Kafka的Topic A下，然后作业B和作业C可以从Topic A下读取数据。该方案简单易行，但是延迟很难做到100ms以内。
- 采用TCP直接相连的方式，算子在分布式环境下，可能会调度到任意节点，上下游之间无法感知其存在。

Job Pipeline流图结构


Pipeline是由Flink的多个Job通过TCP连接起来，上游Job可以直接向下游Job发送数据。这种发送数据的流图称为Job Pipeline，如图1-23所示。

图 1-23 Job Pipeline 流图



Job Pipeline原理介绍

图 1-24 Job Pipeline 原理图



- NettySink和NettySource
Pipeline中上下游Job是直接通过Netty进行通信，上游Job的Sink算子作为Server，下游Job的Source算子作为Client。上游Job的Sink算子命名为NettySink，下游Job的Source算子命名为NettySource。
- NettyServer和NettyClient
NettySink作为Netty的服务器端，内部NettyServer实现服务器功能；NettySource作为Netty的客户端，内部NettyClient实现客户端功能。
- 发布者
通过NettySink向下游Job发送数据的Job称为发布者。
- 订阅者
通过NettySource接收上游Job发送的数据的Job称为订阅者。
- 注册服务器
保存NettyServer的IP、端口以及NettySink的并发度信息的第三方存储器。
- 总体架构是一个三层结构，由外到里依次是：
 - NettySink->NettyServer->NettyServerHandler
 - NettySource->NettyClient->NettyClientHandler

Job Pipeline功能介绍

- **NettySink**

NettySink由以下几个重要模块组成：

- RichParallelSinkFunction

NettySink继承了RichParallelSinkFunction，使其具有Sink算子的属性。主要通过RichParallelSinkFunction的接口来实现以下功能：

- 启动NettySink算子。
- 运行NettySink算子，从本job的上游算子接收数据。
- 取消NettySink算子运行等。

也可以通过其属性获取以下信息：

- NettySink算子各个并发度的subtaskIndex信息。
- NettySink算子的并发度是多少。

- RegisterServerHandler

该组件主要是与注册服务器交互的部件，在平台上定义了一系列接口，包括以下几种接口：

- “start();”：启动RegisterServerHandler，与第三方RegisterServer建立联系。
- “createTopicNode();”：创建Topic节点。
- “register();”：将IP、端口及并发度信息注册到Topic节点下。
- “deleteTopicNode();”：删除Topic节点。
- “unregister();”：删除注册信息。
- “query();”：查询注册信息。
- “isExist();”：查找某个信息是否存在。
- “shutdown();”：关闭RegisterServerHandler，与第三方RegisterServer断开连接。

📖 说明

- RegisterServerHandler接口实现了ZooKeeper作为RegisterServer的Handler，用户可以根据自己的需求，实现自己的Handler，ZooKeeper中信息的保存形式如下图所示：

```
Namespace
|---Topic-1
|   |---parallel-1
|   |---parallel-2
|   |....
|   |---parallel-n
|---Topic-2
|   |---parallel-1
|   |---parallel-2
|   |....
|   |---parallel-m
|...
```

- Namespace的信息通过“flink-conf.yaml”的以下配置项获取：
nettyconnector.registerserver.topic.storage: /flink/nettyconnector
- ZookeeperRegisterServerHandler与ZooKeeper之间的SASL认证通过Flink的框架实现。
- 用户必须自己保证每个Job有一个唯一的TOPIC，否则会引起作业间订阅关系的混乱。
- 在ZookeeperRegisterServerHandler调用shutdown()时，首先删除本并发度的注册信息，然后尝试删除TOPIC节点，如果TOPIC节点为非空，则放弃删除TOPIC节点，说明其他并发度还未退出。

- NettyServer

该模块是NettySink算子的核心之一，主要作用是创建一个NettyServer并接收NettyClient的连接申请。将同一Job中上游算子发送过来的数据，经由NettyServerHandler发送出去。另外，NettyServer的端口及子网需要在“flink-conf.yaml”配置文件中配置：

▪ 端口范围

```
nettyconnector.sinkserver.port.range: 28444-28943
```

▪ 子网

```
nettyconnector.sinkserver.subnet: 10.162.222.123/24
```

📖 说明

nettyconnector.sinkserver.subnet默认配置为Flink客户端所在节点子网，若客户端与TaskManager不在同一个子网则有可能导致错误，需手动配置为TaskManager所在网络子网（业务IP）。

- NettyServerHandler

该Handler是NettySink与订阅者交互的通道，当NettySink接收到消息时，该Handler负责将消息发送出去。为保证数据传输的安全性，该通道通过SSL加密。另外设置一个Netty Connector的功能开关，只有当Flink的SSL总开关被打开以及配置“nettyconnector.ssl.enabled”为“true”的时候才开启SSL加密，否则不开启。

• NettySource

NettySource由以下几个重要模块组成：

- RichParallelSourceFunction

NettySource继承了RichParallelSinkFunction，使其具有Source算子的属性，主要通过RichParallelSourceFunction接口来实现以下功能：

- 启动NettySink算子。
- 运行NettySink算子，接收来自订阅者的数据并注入到所在Job中。
- 取消Source算子运行等。

也可以通过其属性获取以下信息：

- NettySource算子各个并发度的subtaskIndex信息。
- NettySource算子的并发度是多少。

当NettySource算子进入run阶段后，平台内部会不断监控其NettyClient状态是否健康，一旦发现其出现异常，即会重启NettyClient，重新与NettyServer建立连接并接收数据，以防接收的数据混乱。

- RegisterServerHandler

该组件与NettySink的RegisterServerHandler功能相同，在NettySource算子中仅获取所订阅Job的各个并发算子的IP、端口及并发算子信息。

- NettyClient


NettyClient与NettyServer建立连接，并通过NettyClientHandler接收数据。每个NettySource算子必须具有唯一的name（由用户来保障）。NettyServer通过唯一的name确定每个Client来自不同的NettySource。当NettyClient与NettyServer建立连接时，首先向NettyServer注册NettyClient，将NettyClient的NettySource name传递给NettyServer。

- NettyClientHandler

该模块是与发布者交互的通道，也是与Job的其他算子交互的通道。当该通道中接收到消息时，该Handler负责将消息注入到Job内部。另外，为保证数据安全传输，该通道通过SSL加密，与NettySink进行通信。另外设置一个NettyConnector的功能开关，只有当Flink的SSL总开关被打开以及“nettyconnector.ssl.enabled”为“true”的时候才开启SSL加密，否则不开启。

Job与Job之间的联系可能是多对多的关系，对于每个NettySink和NettySource算子的并发度而言，是一对多的关系，如图1-25所示。

图 1-25 关系图



1.3.5.4.3 Stream SQL Join

Flink 开源增强特性：Stream SQL Join

Flink的Table API&SQL是一种用于Scala 和Java的语言集成式查询API，它支持非常直观的从关系运算符（如选择、筛选和连接）进行组合查询。

Stream SQL Join介绍

SQL Join用于根据两个或多个表中的列之间的关系，从这些表中查询数据。Flink Stream SQL Join允许对两个流式table进行join，并从中查询结果。支持类似于以下内容的查询：

```
SELECT o.proctime, o.productId, o.orderId, s.proctime AS shipTime
FROM Orders AS o
JOIN Shipments AS s
ON o.orderId = s.orderId
AND o.proctime BETWEEN s.proctime AND s.proctime + INTERVAL '1' HOUR;
```

目前，Stream SQL Join需在指定的窗口范围内进行。对窗口范围内的数据进行连接，需要至少一个相等连接谓词和一个绑定双方时间的条件。这个条件可以由两个适当的范围谓词（<, <=, >=, >），一个**BETWEEN**谓词或者一个单一的相等谓词来定义。这个相等谓词主要是比较两个输入表的同类型时间属性（比如处理时间或者事件时间）。

以下是一个关于在收到订单后四小时内发货，将所有订单及其相应的货件进行Join的示例：

```
SELECT *
FROM Orders o, Shipments s
WHERE o.id = s.orderId AND
o.ordertime BETWEEN s.shiptime - INTERVAL '4' HOUR AND s.shiptime
```


📖 说明

1. Stream SQL Join仅支持Inner Join。
2. ON子句应包括相等连接条件。
3. 时间属性只支持处理时间和事件时间。
4. 窗口条件只支持有界的时间范围，如 **o.proctime BETWEEN s.proctime - INTERVAL '1' HOUR AND s.proctime + INTERVAL '1' HOUR**，不支持像**o.proctime > s.proctime**这样无界的范围，并应包括两个流的proctime属性，不支持**o.proctime BETWEEN proctime () AND proctime () + 1**。

1.3.5.4.4 Flink CEP in SQL

SQL 中的 Flink CEP

CloudStream扩展为允许用户在SQL中表示CEP查询结果以用于模式匹配，并在Flink引擎上对事件流进行评估。

SQL 查询语法

通过MATCH_RECOGNIZE的SQL语法实现。MATCH_RECOGNIZE子句自Oracle Database 12c起由Oracle SQL支持，用于在SQL中表示事件模式匹配。Apache Calcite同样支持MATCH_RECOGNIZE子句。

由于Flink通过Calcite分析SQL查询结果，本操作遵循Apache Calcite语法。

```
MATCH_RECOGNIZE (  
  [ PARTITION BY expression [, expression ]* ]  
  [ ORDER BY orderItem [, orderItem ]* ]  
  [ MEASURES measureColumn [, measureColumn ]* ]  
  [ ONE ROW PER MATCH | ALL ROWS PER MATCH ]  
  [ AFTER MATCH  
    ( SKIP TO NEXT ROW  
    | SKIP PAST LAST ROW  
    | SKIP TO FIRST variable  
    | SKIP TO LAST variable  
    | SKIP TO variable )  
  ]  
  PATTERN ( pattern )  
  [ WITHIN intervalLiteral ]  
  [ SUBSET subsetItem [, subsetItem ]* ]  
  DEFINE variable AS condition [, variable AS condition ]*  
)
```

MATCH_RECOGNIZE子句的语法元素定义如下：

-PARTITION BY [可选]：定义分区列。该子句为可选子句。如果未定义，则使用并行度1。

-ORDER BY [可选]：定义数据流中事件的顺序。ORDER BY子句为可选子句，如果忽略则使用非确定性排序。由于事件顺序在模式匹配中很重要，因此大多数情况下应指定该子句。

-MEASURES [可选]：指定匹配成功的事件的属性值。

-ONE ROW PER MATCH | ALL ROWS PER MATCH [可选]：定义如何输出结果。ONE ROW PER MATCH表示每次匹配只输出一行，ALL ROWS PER MATCH表示每次匹配的每一个事件输出一行。

-AFTER MATCH [可选]：指定从何处开始对下一个模式匹配进行匹配成功后的处理。

-PATTERN: 将匹配模式定义为正则表达式格式。PATTERN子句中可使用以下运算符: 连接运算符, 量词运算符(*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}, {m}),分支运算符(使用竖线'|'), 以及异运算符('{- -}')。

-WITHIN [可选]: 当且仅当匹配发生在指定时间内, 则输出模式子句匹配。

-SUBSET [可选]: 将DEFINE子句中定义的一个或多个关联变量组合在一起。

-DEFINE: 指定boolean条件, 该条件定义了PATTERN子句中使用的变量。

此外, 还支持以下函数:

-MATCH_NUMBER(): 可用于MEASURES子句中, 为同一成功匹配的每一行分配相同编号。

-CLASSIFIER(): 可用于MEASURES子句中, 以指示匹配的行与变量之间的映射关系。

-FIRST()和LAST(): 可用于MEASURES子句中, 返回在映射到模式变量的行集的第一行或最后一行中评估的表达式值。

-NEXT()和PREV(): 可用于DEFINE子句中, 通过分区中的前一行或下一行来评估表达式。

-RUNNING和FINAL关键字: 可用于确定聚合的所需语义。RUNNING可用于MEASURES和DEFINE子句中, 而FINAL只能用于MEASURES子句中。

-聚合函数(COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN): 这些聚合函数可用于MEASURES子句和DEFINE子句中。

查询示例

以下查询发现股票价格数据流中的V型模式。

```
SELECT *
FROM MyTable
MATCH_RECOGNIZE (
  ORDER BY rowtime
  MEASURES
    STRT.name as s_name,
    LAST(DOWN.name) as down_name,
    LAST(UP.name) as up_name
  ONE ROW PER MATCH
  PATTERN (STRT DOWN+ UP+)
  DEFINE
    DOWN AS DOWN.v < PREV(DOWN.v),
    UP AS UP.v > PREV(UP.v)
)
```

在以下查询中, 聚合函数AVG应用于A和C相关变量组成的SUBSET E的MEASURES子句中。


```
SELECT *
FROM Ticker
MATCH_RECOGNIZE (
  MEASURES
    AVG(E.price) AS avgPrice
  ONE ROW PER MATCH
  AFTER MATCH SKIP PAST LAST ROW
  PATTERN (A B+ C)
  SUBSET E = (A,C)
  DEFINE
    A AS A.price < 30,
    B AS B.price < 20,
    C AS C.price < 30
)
```

1.3.6 Flume

1.3.6.1 Flume 基本原理

Flume是一个高可用、高可靠，分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统。Flume支持在日志系统中定制各类数据发送方，用于收集数据；同时，Flume提供对数据进行简单处理，并写到各种数据接受方（可定制）的能力。其中Flume-NG是Flume的一个分支，其目的是要明显简单，体积更小，更容易部署，其最基本的架构如下图所示：

图 1-26 Flume-NG 架构



Flume-NG由一个个Agent来组成，而每个Agent由Source、Channel、Sink三个模块组成，其中Source负责接收数据，Channel负责数据的传输，Sink则负责数据向下一端的发送。


表 1-5 模块说明

名称	说明
Source	Source负责接收数据或通过特殊机制产生数据，并将数据批量放到一个或多个Channel。Source的类型有数据驱动和轮询两种。 典型的Source类型如下： <ul style="list-style-type: none">和系统集成的Sources: Syslog、Netcat。自动生成事件的Sources: Exec、SEQ。用于Agent和Agent之间通信的IPC Sources: Avro。 Source必须至少和一个Channel关联。
Channel	Channel位于Source和Sink之间，用于缓存来自Source的数据，当Sink成功将数据发送到下一跳的Channel或最终目的地时，数据从Channel移除。 Channel提供的持久化水平与Channel的类型相关，有以下三类： <ul style="list-style-type: none">Memory Channel: 非持久化。File Channel: 基于WAL（预写式日志Write-Ahead Logging）的持久化实现。JDBC Channel: 基于嵌入Database的持久化实现。 Channel支持事务，可提供较弱的顺序保证，可以和任何数量的Source和Sink工作。

名称	说明
Sink	<p>Sink负责将数据传输到下一跳或最终目的，成功完成后将数据从Channel移除。</p> <p>典型的Sink类型如下：</p> <ul style="list-style-type: none">• 存储数据到最终目的终端Sink，比如：HDFS、HBase。• 自动消耗的Sink，比如：Null Sink。• 用于Agent间通信的IPC sink：Avro。 <p>Sink必须作用于一个确切的Channel。</p>


Flume也可以配置成多个Source、Channel、Sink，如图1-27所示：

图 1-27 Flume 结构图



Flume的可靠性基于Agent间事务的交换，下一个Agent down掉，Channel可以持久化数据，Agent恢复后再传输。Flume的可用性则基于内建的Load Balancing和Failover机制。Channel及Agent都可以配多个实体，实体之间可以使用负载分担等策略。每个Agent为一个JVM进程，同一台服务器可以有多个Agent。收集节点（Agent1, 2, 3）负责处理日志，汇聚节点（Agent4）负责写入HDFS，每个收集节点的Agent可以选择多个汇聚节点，这样可以实现负载均衡。

图 1-28 Flume 级联结构图




Flume 原理

Agent之间的可靠性

Agent之间数据交换流程如图1-29所示。

图 1-29 Agent 数据传输流程



1. Flume采用基于Transactions的方式保证数据传输的可靠性，当数据从一个Agent流向另外一个Agent时，两个Transactions已经开始生效。发送Agent的Sink首先从Channel取出一条消息，并且将该消息发送给另外一个Agent。如果接受消息的Agent成功地接受并处理消息，那么发送Agent将会提交Transactions，标识一次数据传输成功可靠地完成。

2. 当接收Agent接受到发送Agent发送的消息时，开始一个新的Transactions，当该数据被成功处理（写入Channel中），那么接收Agent提交该Transactions，并向发送Agent发送成功响应。
3. 如果在某次提交（commit）之前，数据传输出现了失败，将会再次开始上一次Transactions，并将上次发送失败的数据重新传输。因为commit操作已经将Transactions写入了磁盘，那么在进程故障退出并恢复业务之后，仍然可以继续上次的Transactions。

1.3.6.2 Flume 与其他组件的关系

Flume 与 HDFS 的关系

当用户配置HDFS作为Flume的Sink时，HDFS就作为Flume的最终数据存储系统，Flume将传输的数据全部按照配置写入HDFS中。

Flume 与 HBase 的关系

当用户配置HBase作为Flume的Sink时，HBase就作为Flume的最终数据存储系统，Flume将传输的数据全部按照配置写入HBase中。

1.3.6.3 Flume 开源增强特性

Flume 开源增强特性

- 提升传输速度。可以配置将指定的行数作为一个Event，而不仅是一行，提高了代码的执行效率以及减少写入磁盘的次数。
- 传输超大二进制文件。Flume根据当前内存情况，自动调整传输超大二进制文件的内存占用情况，不会导致Out of Memory（OOM）的出现。
- 支持定制传输前后准备工作。Flume支持定制脚本，指定在传输前或者传输后执行指定的脚本，用于执行准备工作。
- 管理客户端告警。Flume通过MonitorServer接收Flume客户端告警，并上报Manager告警管理中心。

1.3.7 FTP-Server

1.3.7.1 FTP-Server 基本原理

FTP-Server 简介

FTP-Server是一个纯Java的、基于现有开放的FTP协议的FTP服务。FTP-Server支持FTP、FTPS协议，每个服务都支持PORT、PASSIVE数据通信协议。用户或业务组件可通过通用的FTP客户端、FTP协议对HDFS文件系统进行基本的操作，如：文件上传，文件下载，目录查看，目录创建，目录删除，文件权限修改等。


- 支持FTPS协议，FTPS是基于SSL保护的FTP协议，数据进行加密传输，数据传输受到保护。FTP协议存在安全风险，建议使用FTPS安全协议。
- 支持PORT、PASSIVE数据通信协议。
- 利用集群提供的kerberos认证服务进行用户鉴权认证。

FTP-Server 结构

FTP-Server服务由多个FTP-Server进程或FTPS-Server进程组成。如图1-30所示。

FTP-Server服务可以部署在多个节点上，每个节点上只有一个FTP-Server实例，每个实例只有一个FTP-Server进程。

图 1-30 FTP-Server 结构



FTP客户端 (FTP Client)

FTP客户端用于接入FTP服务端，对数据进行上传、下载等操作。FTP客户端集成于业务应用中。

FTP服务端 (FTP Servers)

FTP服务端对外提供标准的FTP接口，用于支持FTP客户端访问HDFS文件系统，其提供了大部分FTP协议命令。

FTP服务端底层服务基于MRS的基本服务，用户管理基于Kerberos安全认证服务，数据存储基于HDFS服务，服务配置基于OMS服务。

基础服务 (Basic Servers)


FTP服务端使用的基础服务有三个，Kerberos安全服务，HDFS服务和OMS服务。

- Kerberos安全服务主要用于支持FTP用户管理和用户登录。
- HDFS服务主要用于数据存储。
- OMS服务主要用于FTP服务的参数配置和服务的启停。

FTP-Server 原理

FTP-Server的数据方位流程介绍如图1-31所示。

图 1-31 FTP-Server 数据访问流程



1. FTP客户端使用FTP服务的IP、端口号，连接到FTP服务。
2. FTP服务端使用这些信息到Kerberos模块做用户认证。
3. 认证通过后，FTP服务端访问HDFS，将文件信息返回给客户端。
4. 客户端使用标准的FTP协议，上传、下载文件，管理HDFS文件目录。

FTP-Server 安全

FTP协议通讯未做任何加密，通讯内容、用户的用户名、密码、传输数据容易被窃取，因此在非可信的网络，推荐使用FTPS协议通讯。MRS提供的FTP-Server为支持企业、金融基本的应用，提供了FTPS加密协议，传输时对数据进行加密传输，有效防止信息泄漏。客户端使用FTPS协议进行连接时，只支持隐式的FTP over TLS加密方式。

FTP-Server默认关闭FTP协议的FTP-Server进程，管理员可通过FTP服务配置界面进行配置，重启服务后才能连接（使用业务IP连接）。

每个节点默认支持16个FTP/FTPS（用户或客户端）连接。若对性能有要求，建议采用FTPS协议，命令通道加密、数据通道不加密的方式。

1.3.7.2 FTP-Server 与其他组件的关系

FTP-Server 与 HDFS 的关系

HDFS是FTP-Server的存储系统，用户上传的数据全部存放在HDFS对应的目录中，用户通过FTP命令对HDFS中的文件进行操作。

FTP-Server 与 Kerberos 的关系

Kerberos Authentication Module是FTP-Server的鉴权模块，FTP-Client在进行连接时需要将用户名和密码发送给FTP-Server，FTP-Server接收到用户名和密码之后利用Kerberos服务进行鉴权认证，检查该用户的密码是否正确并检查该用户是否有权限连接FTP-Server。

1.3.7.3 FTP-Server 开源增强特性

FTP-Server 开源增强特性：支持 Kerberos 鉴权认证

Apache FTP Server的鉴权认证是将用户名和密码记录在文件中或者数据库。在分布式的系统中，这种存储方式存在一定的缺陷。对于文件存储的方式，不适合使用在分布式系统中，而对于数据库的存储方式，其和HDFS文件系统的用户管理的结合存在很大的不同。因此，MRS采用集群中的Kerberos服务进行鉴权认证，使用户管理和集群用户管理和HDFS用户管理无缝集成。

FTP-Server 开源增强特性：支持 FTP 传输文件到 HDFS 文件系统

以HDFS作为FTP-Server的存储文件系统，所有的数据都存放HDFS。

1.3.8 Guardian

Guardian 基本原理

Guardian是一个在存算分离场景下为HDFS、Hive、Spark、HBase、Loader、HetuEngine等服务提供访问OBS的临时认证凭据的服务，只有对接OBS的场景下才需要安装Guardian组件。Guardian的典型特性包括：


- 提供获取访问OBS的临时认证凭据的能力。
- 提供访问OBS的细粒度权限控制的能力。
- 提供访问OBS的临时认证凭据的统一缓存刷新能力。

Guardian服务端主要是TokenServer角色提供功能和能力，TokenServer支持多实例部署，每个实例都可以提供相同的功能，单点故障不影响服务功能，且对外提供RPC和HTTPS接口获取访问OBS的临时认证凭据。

Guardian 架构

Guardian的基本架构如[图 Guardian架构](#)所示。


图 1-32 Guardian 架构



Guardian 与其他组件的关系

HDFS、Hive、Spark、Flink、HBase、Loader、HetuEngine在访问OBS之前，会先通过访问Guardian获取到访问OBS的临时凭据。Guardian会根据当前登录的用户去访问IAM请求生成带细粒度鉴权内容的临时凭据再返回给组件，组件拿此凭据去访问OBS，OBS根据凭据决定当前用户是否有权限访问。

图 1-33 Guardian 与其他组件的关系



1.3.9 HBase

1.3.9.1 HBase 基本原理

数据存储使用HBase来承接，HBase是一个开源的、面向列（Column-Oriented）、适合存储海量非结构化数据或半结构化数据的、具备高可靠性、高性能、可灵活扩展伸缩的、支持实时数据读写的分布式存储系统。

存储在HBase中的表的典型特征：

- 大表（BigTable）：一个表可以有上亿行，上百万列
- 面向列：面向列（族）的存储、检索与权限控制
- 稀疏：表中为空（null）的列不占用存储空间

MRS服务的HBase组件支持计算存储分离，数据可以存储在低成本的云存储服务中，包含对象存储服务，并支持跨AZ数据备份。并且MRS服务支持HBase组件的二级索引，支持为列值添加索引，提供使用原生的HBase接口的高性能基于列过滤查询的能力。

HBase 结构

HBase集群由主备Master进程和多个RegionServer进程组成。如图1-34所示。

图 1-34 HBase 结构




表 1-6 模块说明

名称	描述
Master	<p>又叫HMaster，在HA模式下，包含主用Master和备用Master。</p> <ul style="list-style-type: none"> 主用Master：负责HBase中RegionServer的管理，包括表的增删改查；RegionServer的负载均衡，Region分布调整；Region分裂以及分裂后的Region分配；RegionServer失效后的Region迁移等。 备用Master：当主用Master故障时，备用Master将取代主用Master对外提供服务。故障恢复后，原主用Master降为备用。
Client	Client使用HBase的RPC机制与Master、RegionServer进行通信。Client与Master进行管理类通信，与RegionServer进行数据操作类通信。
RegionServer	<p>RegionServer负责提供表数据读写等服务，是HBase的数据处理和计算单元。</p> <p>RegionServer一般与HDFS集群的DataNode部署在一起，实现数据的存储功能。</p>
ZooKeeper集群	ZooKeeper为HBase集群中各进程提供分布式协作服务。各RegionServer将自己的信息注册到ZooKeeper中，主用Master据此感知各个RegionServer的健康状态。
HDFS集群	HDFS为HBase提供高可靠的文件存储服务，HBase的数据全部存储在HDFS中。

HBase 原理

- **HBase数据模型**

HBase以表的形式存储数据，数据模型如图 [HBase数据模型](#) 所示。表中的数据划分为多个Region，并由Master分配给对应的RegionServer进行管理。

每个Region包含了表中一段RowKey区间范围内的数据，HBase的一张数据表开始只包含一个Region，随着表中数据的增多，当一个Region的大小达到容量上限后会分裂成两个Region。您可以在创建表时定义Region的RowKey区间，或者在配置文件中定义Region的大小。

图 1-35 HBase 数据模型

Row Key	Timestamp	Column Family 1		Column Family N		
		URI	Content	Column 1	Column 2	
row1	t2	www.huawei.com	"<html>..."	Region
	t1	www.huawei.com	"<html>..."	
...	
row M						
row M+1	t1	Region
row M+2	t3	
	t2	
	t1	
...	
row N	t1	Region
...	

表 1-7 概念介绍

名称	描述
RowKey	行键，相当于关系表的主键，每一行数据的唯一标识。字符串、整数、二进制串都可以作为RowKey。所有记录按照RowKey排序后存储。
Timestamp	每次数据操作对应的时间戳，数据按时间戳区分版本，每个Cell的多个版本的数据按时间倒序存储。
Cell	HBase最小的存储单元，由Key和Value组成。Key由row、column family、column qualifier、timestamp、type、MVCC version这6个字段组成。Value就是对应存储的二进制数据对象。
Column Family	列族，一个表在水平方向上由一个或多个Column Family组成。一个CF（Column Family）可以由任意多个Column组成。Column是CF下的一个标签，可以在写入数据时任意添加，因此CF支持动态扩展，无需预先定义Column的数量和类型。HBase中表的列非常稀疏，不同行的列的个数和类型都可以不同。此外，每个CF都有独立的生存周期（TTL）。可以只对行上锁，对行的操作始终是原始的。

名称	描述
Column	列，与传统的数据库类似，HBase的表中也有列的概念，列用于表示相同类型的数据。

- **RegionServer数据存储**

RegionServer主要负责管理由HMaster分配的Region，RegionServer的数据存储结构如图 [RegionServer的数据存储结构](#) 所示。

图 1-36 RegionServer 的数据存储结构




图 [RegionServer的数据存储结构](#) 中Region的各部分的说明如表 [Region结构说明](#) 所示。

表 1-8 Region 结构说明

名称	描述
Store	一个Region由一个或多个Store组成，每个Store对应图 HBase数据模型 中的一个Column Family。
MemStore	一个Store包含一个MemStore，MemStore缓存客户端向Region插入的数据，当RegionServer中的MemStore大小达到配置的容量上限时，RegionServer会将MemStore中的数据“flush”到HDFS中。
StoreFile	MemStore的数据flush到HDFS后成为StoreFile，随着数据的插入，一个Store会产生多个StoreFile，当StoreFile的个数达到配置的最大值时，RegionServer会将多个StoreFile合并为一个大的StoreFile。
HFile	HFile定义了StoreFile在文件系统中的存储格式，它是当前HBase系统中StoreFile的具体实现。


名称	描述
HLog	HLog日志保证了当RegionServer故障的情况下用户写入的数据不丢失，RegionServer的多个Region共享一个相同的HLog。

- **元数据表**

元数据表是HBase中一种特殊的表，用来帮助Client定位到具体的Region。元数据表包括“hbase:meta”表，用来记录用户表的Region信息，例如，Region位置、起始RowKey及结束RowKey等信息。

元数据表和用户表的映射关系如图 [元数据表和用户表的映射关系](#) 所示。


图 1-37 元数据表和用户表的映射关系



- **数据操作流程**

HBase数据操作流程如图 [数据操作流程](#) 所示。

图 1-38 数据操作流程



- 对HBase进行增、删、改、查数据操作时，HBase Client首先连接ZooKeeper获得“hbase:meta”表所在的RegionServer的信息(涉及namespace级别修改的，比如创建表、删除表需要访问HMaster更新meta信息)。
- HBase Client连接到包含对应的“hbase:meta”表的Region所在的RegionServer，并获得相应的用户表的Region所在的RegionServer位置信息。
- HBase Client连接到对应的用户表Region所在的RegionServer，并将数据操作命令发送给该RegionServer，RegionServer接收并执行该命令从而完成本次数据操作。


为了提升数据操作的效率，HBase Client会在内存中缓存“hbase:meta”和用户表Region的信息，当应用程序发起下一次数据操作时，HBase Client会首先从内存中获取这些信息；当未在内存缓存中找到对应数据信息时，HBase Client会重复上述操作。

1.3.9.2 HBase HA 方案介绍

HBase HA 原理与实现方案

HBase中的HMaster负责region分配，当regionserver服务停止后，HMaster把相应region迁移到其他RegionServer。为了解决HMaster单点故障导致HBase正常功能受到影响的问题，引入HMaster HA模式。

图 1-39 HMaster 高可用性实现架构



HMaster高可用性架构通过在ZooKeeper集群创建ephemeral zookeeper node实现的。

当HMaster两个节点启动时都会尝试在ZooKeeper集群上创建一个znode节点master, 先创建的成为Active HMaster, 后创建的成为Standby HMaster。

Standby HMaster会在master节点添加监听事件。如果主节点服务停止, 就会和zooKeeper集群失去联系, session过期之后master节点会消失。Standby节点通过监听事件 (watch event) 感知到节点消失, 会去创建master节点自己成为Active HMaster, 主备倒换完成。如果后续停止服务的节点重新启动, 发现master节点已经存在, 则进入Standby模式, 并对master znode创建监听事件。

当客户端访问HBase时, 会首先通过ZooKeeper上的master节点信息找到HMaster的地址, 然后与Active HMaster进行连接。

1.3.9.3 HBase 与其他组件的关系


HBase 和 HDFS 的关系

HDFS是Apache的Hadoop项目的子项目, HBase利用Hadoop HDFS作为其文件存储系统。HBase位于结构化存储层, Hadoop HDFS为HBase提供了高可靠性的底层存储支持。除了HBase产生的一些日志文件, HBase中的所有数据文件都可以存储在Hadoop HDFS文件系统上。

HBase 和 ZooKeeper 的关系

HBase和ZooKeeper的关系如[图 ZooKeeper和HBase的关系](#)所示。

图 1-40 HBase 和 ZooKeeper 的关系



1. HRegionServer 以 Ephemeral node 的方式注册到 ZooKeeper 中。其中 ZooKeeper 存储 HBase 的如下信息：HBase 元数据、HMaster 地址。
2. HMaster 通过 ZooKeeper 随时感知各个 HRegionServer 的健康状况，以便进行控制管理。
3. HBase 也可以部署多个 HMaster，类似 HDFS NameNode，当 HMaster 主节点出现故障时，HMaster 备用节点会通过 ZooKeeper 获取主 HMaster 存储的整个 HBase 集群状态信息。即通过 ZooKeeper 实现避免 HBase 单点故障问题的问题。

1.3.9.4 HBase 开源增强特性

HBase 开源增强特性：HIndex

HBase 是一个 Key-Value 类型的分布式存储数据库。每张表的数据按照 RowKey 的字典顺序排序，因此，如果按照某个指定的 RowKey 去查询数据，或者指定某一个 RowKey 范围去扫描数据时，HBase 可以快速定位到需要读取的数据位置，从而可以高效地获取到所需要的数据。

在实际应用中，很多场景是查询某一个列值为“XXX”的数据。HBase 提供了 Filter 特性去支持这样的查询，它的原理是：按照 RowKey 的顺序，去遍历所有可能的数据，再依次去匹配那一列的值，直到获取到所需要的数据。可以看出，可能只是为了获取一行数据，它却扫描了很多不必要的的数据。因此，如果对于这样的查询请求非常频繁并且对查询性能要求较高，使用 Filter 无法满足这个需求。

这就是 HBase HIndex 产生的背景。HIndex 为 HBase 提供了按照某些列的值进行索引的能力。

图 1-41 HIndex

如果不使用HIndex, 需要对整表的Mobile字段按行进行匹配来搜索指定电话号码, 如18623542, 导致搜索时延变长。

	Column Family A			Column Family B	
RowKey	A:Name	A:Addr	A:Age	B:Mobile	B:Email
001	ZhangShan	Beijing	35	18623532	-
002	LiSi	ShangHai	27	18623542	-
003	WangWu	ShenZhen	29	18635355	-
.....

如果使用HIndex, 对表中的索引数据进行搜索, 以此定位电话号码的位置, 缩小搜索范围并缩短时延。

	Column Family A			Column Family B		HIndex Column Family D
RowKey	A:Name	A:Addr	A:Age	B:Mobile	B:Email	""
001	ZhangShan	Beijing	35	18623532	-	-
002	LiSi	ShangHai	27	18623542	-	-
003	WangWu	ShenZhen	29	18635355	-	-
hindex-row-001						-
hindex-row-002						-
hindex-row-003						-
.....

- 索引数据不支持滚动升级。
- 组合索引限制。
 - 用户必须在单次mutation中输入或删除参与组合索引的所有列。否则会导致不一致问题。

索引: `IDX1=>cf1:[q1->datatype],[q2];cf2:[q2->datatype]`

正确的写操作:

```
Put put = new Put(Bytes.toBytes("row"));
put.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueA"));
put.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueB"));
put.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueC"));
table.put(put);
```

错误的写操作:

```
Put put1 = new Put(Bytes.toBytes("row"));
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueA"));
table.put(put1);
Put put2 = new Put(Bytes.toBytes("row"));
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueB"));
table.put(put2);
Put put3 = new Put(Bytes.toBytes("row"));
put3.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueC"));
table.put(put3);
```

- 使用组合条件查询, 仅支持组合索引列包含过滤条件的查询, 或者不指定StartRow和StopRow的部分索引列的查询。

索引: `IDX1=>cf1:[q1->datatype],[q2];cf2:[q1->datatype]`

正确的查询操作:

```
scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',>=,'binary:valueA',true,true) AND
SingleColumnValueFilter('cf1','q2',>=,'binary:valueB',true,true) AND
SingleColumnValueFilter('cf2','q1',>=,'binary:valueC',true,true) "}

scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',=,'binary:valueA',true,true) AND
SingleColumnValueFilter('cf1','q2',>=,'binary:valueB',true,true) "}

scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',>=,'binary:valueA',true,true) AND
SingleColumnValueFilter('cf1','q2',>=,'binary:valueB',true,true) AND
SingleColumnValueFilter('cf2','q1',>=,'binary:valueC',true,true)",STARTROW=>'row001',STOPROW
=>'row100'}
```

错误的查询操作:

```
scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',>=,'binary:valueA',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf1','q2',>=,'binary:valueB',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf2','q1',>=,'binary:valueC',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf2','q2',>=,'binary:valueD',true,true)"}  
  
scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',=,'binary:valueA',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf2','q1',>=,'binary:valueC',true,true)"}  
  
scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',=,'binary:valueA',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf2','q2',>=,'binary:valueD',true,true)"}  
  
scan 'table', {FILTER=>"SingleColumnValueFilter('cf1','q1',=,'binary:valueA',true,true) AND  
SingleColumnValueFilter('cf1','q2',>=,'binary:valueB',true,true)",STARTROW=>'row001',STOPROW  
=>'row100'}
```

- 用户不要明确地为有索引数据的表配置任何分裂策略。
- 不支持其他的mutation操作，如increment和append。
- 不支持maxVersions>1的列的索引。
- 不支持一行数据索引列的更新操作。

索引1: IDX1=>cf1:[q1->datatype],[q2];cf2:[q1->datatype]

索引2: IDX2=>cf2:[q2->datatype]

正确的更新操作:

```
Put put1 = new Put(Bytes.toBytes("row"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueA"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueB"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueC"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueD"));  
table.put(put1);  
  
Put put2 = new Put(Bytes.toBytes("row"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q3"), Bytes.toBytes("valueE"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q3"), Bytes.toBytes("valueF"));  
table.put(put2);
```

错误的更新操作:

```
Put put1 = new Put(Bytes.toBytes("row"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueA"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueB"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueC"));  
put1.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueD"));  
table.put(put1);  
  
Put put2 = new Put(Bytes.toBytes("row"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueA_new"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf1"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueB_new"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q1"), Bytes.toBytes("valueC_new"));  
put2.addColumn(Bytes.toBytes("cf2"), Bytes.toBytes("q2"), Bytes.toBytes("valueD_new"));  
table.put(put2);
```

- 添加索引的表不应拥有大于32KB的值。
- 当由于列族级TTL（生存周期）过期而导致用户数据删除时，对应的索引数据不会立即删除。索引数据会在进行major compaction操作时被删除。
- 用户列族的TTL在索引创建后不能修改。
 - 如果在创建索引之后，列族的TTL值变大，应该删除并重新创建该索引。否则，一些已经生成的索引数据会先于用户数据被删除。
 - 如果在创建索引之后，列族的TTL值变小。索引数据会晚于用户数据被删除。
- 索引查询不支持reverse；且查询结果是无序的。
- 索引不支持clone snapshot操作。

- 索引表必须使用HIndexWALPlayer回放日志，不支持WALPlayer回放日志。
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.HIndexWALPlayer
Usage: WALPlayer [options] <wal inputdir> <tables> [<tableMappings>]
Read all WAL entries for <tables>.
If no tables ("") are specific, all tables are imported.
(Careful, even -ROOT- and hbase:meta entries will be imported in that case.)
Otherwise <tables> is a comma separated list of tables.

The WAL entries can be mapped to new set of tables via <tableMapping>.
<tableMapping> is a command separated list of targettables.
If specified, each table in <tables> must have a mapping.

By default WALPlayer will load data directly into HBase.
To generate HFiles for a bulk data load instead, pass the option:
-Dwal.bulk.output=/path/for/output
(Only one table can be specified, and no mapping is allowed!)
Other options: (specify time range to WAL edit to consider)
-Dwal.start.time=[date|ms]
-Dwal.end.time=[date|ms]
For performance also consider the following options:
-Dmapreduce.map.speculative=false
-Dmapreduce.reduce.speculative=false
- 使用deleteall操作索引表存在性能慢问题。
- 索引表不支持HBCK；如需使用HBCK修复索引表，需先删除索引数据后，再进行修复。


HBase 开源增强特性：支持多点分割

当用户在HBase创建Region预先分割的表时，用户可能不知道数据的分布趋势，所以Region的分割可能不合适，所以当系统运行一段时间后，Region需要重新分割以获得更好的查询性能，HBase只会分割空的Region。

HBase自带的Region分割只有当Region到达设定的Threshold后才会进行分割，这种分割被称为单点分割。

为了实现根据用户的需要动态分割Region以获得更好的性能这一目标，开发了多点分割又称动态分割，即把空的Region预先分割成多个Region。通过预先分割，避免了因为Region空间不足出现Region分割导致性能下降的现象。

图 1-42 多点分割



HBase 开源增强特性：连接数限制

过多的session连接意味着过多的查询和MR任务跑在HBase上，这会导致HBase性能下降以至于导致HBase拒绝服务。通过配置参数来限制客户端连接到HBase服务器端的session数目，来实现HBase过载保护。

HBase 开源增强特性：容灾增强

主备集群之间的容灾能力可以增强HBase数据的高可用性，主集群提供数据服务，备用集群提供数据备份，当主集群出现故障时，备集群可以提供数据服务。相比开源Replication功能，做了如下增强：

1. 备集群白名单功能，只接受指定集群ip的数据推送。
2. 开源版本中replication是基于WAL同步，在备集群回放WAL实现数据备份的。对于BulkLoad，由于没有WAL产生，BulkLoad的数据不会replicate到备集群。通过将BulkLoad操作记录在WAL上，同步至备集群，备集群通过WAL读取BulkLoad操作记录，将对应的主集群的HFile加载到备集群，完成数据的备份。
3. 开源版本中HBase对于系统表ACL做了过滤，ACL信息不会同步至备集群，通过新加一个过滤器
`org.apache.hadoop.hbase.replication.SystemTableWALEntryFilterAllowACL`，允许ACL信息同步至备集群，用户可以通过配置
`hbase.replication.filter.sytemWALEntryFilter`使用该过滤其实现ACL同步。
4. 备集群只读限制，备集群只接受备集群节点内的super user对备集群的HBase进行修改操作，即备集群节点之外的HBase客户端只能对备集群的HBase进行读操作。


HBase 开源增强特性：HBase MOB

在实际应用中，用户需要存储大大小小的数据，比如图像数据、文档。小于10MB的数据一般都可以存储在HBase上，对于小于100KB的数据，HBase的读写性能是合适的。如果存放在HBase的数据大于100KB甚至到10MB时，插入同样个数的数据文件，其数据量很大，会导致频繁的compaction和split，占用很多CPU，磁盘IO频率很高，性能严重下降。

将MOB数据（即100KB到10MB大小的数据）直接以HFile的格式存储在文件系统上（例如HDFS文件系统），然后把这个文件的地址信息及大小信息作为value存储在普通HBase的store上，通过expiredMobFileCleaner和Sweeper工具集中管理这些文件。这样就可以大大降低HBase的compaction和split频率，提升性能。

如图1-43所示，图中MOB模块表示存储在HRegion上的mobstore，mobstore存储的是key-value，key即为HBase中对应的key，value对应的就是存储在文件系统上的引用地址以及数据偏移量。读取数据时，mobstore会用自己的scanner，先读取mobstore中的key-value数据对象，然后通过value中的地址及数据大小信息，从文件系统中读取真正的数据。

图 1-43 MOB 数据存储原理



HBase 开源增强特性：HFS

HBase文件存储模块（HBase FileStream，简称HFS）是HBase的独立模块，它作为对HBase与HDFS接口的封装，应用在MRS的上层应用，为上层应用提供文件的存储、读取、删除等功能。

在Hadoop生态系统中，无论是HDFS，还是HBase，均在面对海量文件的存储的时候，在某些场景下，都会存在一些很难解决的问题：

- 如果把海量小文件直接保存在HDFS中，会给NameNode带来极大的压力。
- 由于HBase接口以及内部机制的原因，一些较大的文件也不适合直接保存到HBase中。

HFS的出现，就是为了解决需要在Hadoop中存储海量小文件，同时也要存储一些大文件的混合的场景。简单来说，就是在HBase表中，需要存放大量的小文件（10MB以下），同时又需要存放一些比较大的文件（10MB以上）。

HFS为以上场景提供了统一的操作接口，这些操作接口与HBase的函数接口类似。

HBase 开源增强特性：多 RegionServer 共机部署

HBase支持一个节点部署多个RegionServer，提升HBase资源利用率。

单RegionServer资源利用率低：


1. 单个RegionServer支持的Region数量有限，无法充分利用内存、CPU资源。
2. 单个RegionServer数据量为20T，两副本为40T，三副本60T，无法用完96T的磁盘。
3. 写入性能差：一台物理机一个RegionServer，只有一个HLog，只能同时写三块盘。

多RegionServer共机部署，提升HBase资源利用率：

1. 一台物理机最多可以部署5个RegionServer，每台物理机上部署的RegionServer个数可以根据需要自由选择。

- 充分利用内存、磁盘、CPU等资源。
- 一台物理机最多5个HLog，可以同时写15块盘，大幅提升写入性能。


图 1-44 HBase 资源利用率提升



HBase 开源增强特性：HBase 双读

在HBase存储场景下，因为GC、网络抖动、磁盘坏道等原因，很难保证99.9%的查询稳定性。为了满足用户大数据量随机读低毛刺的要求，新增了HBase双读特性。

HBase双读特性是建立在主备集群容灾能力之上，两套集群同时产生毛刺的概率要远远小于一套集群，即采用双集群并发访问的方式，保证查询的稳定性。当用户发起查询请求时，同时查询两个集群的HBase服务，在等待一段时间（最大容忍的毛刺时间）后，如果主集群没有返回结果，则可以使用响应最快的集群数据。原理图如下：




HBase 开源增强特性：Phoenix CsvBulkLoad 工具导入支持用户自定义分隔符

Phoenix开源CsvBulkLoad工具当前仅支持指定单个字符作为数据分割符，当用户数据文件中可能包含任意字符时，一般会采用特殊的字符串作为分隔符，为了满足此类场景，增加了对用户自定义分隔符的支持，用户可以采用限定长度内的任意可见字符进行组合作为分隔符来导入数据文件。

HBase 开源增强特性：使用 HAR 文件格式拆分 WAL 文件

当RegionServer发生故障或重启时，HMaster会使用ServerCrashProcedure对RegionServer的业务进行恢复，恢复过程中包括拆分WAL文件。在WAL文件拆分过程中，会产生大量的小文件，可能造成HDFS的性能瓶颈，导致服务恢复时间过长。

本功能主要在拆分过程中将原小文件写入到HAR文件中，旨在减少拆分WAL过程中产生的小文件，从而缩短RegionServer恢复时长。



HBase 开源增强特性：Batch TRSP

HBase 2.x内核版本使用HBase Procedure框架重写了region assignment的逻辑（AMV2）。每个Region的open或者close都会有一个TransitRegionStateProcedure(TRSP)与之关联。当RegionServer因为故障或重启需要恢复业务时，HMaster会为每个需要恢复的Region创建一个TRSP，大量的TRSP需要把数据持久化到Proc WAL文件中并且需要跟RegionServer进行RPC交互，可能造成HMaster性能瓶颈，导致服务恢复时间过长。

本功能主要通过通过在TRSP中添加attach region的方式，利用一个TRSP将一个RegionServer所有的Region进行恢复处理，RegionServer也将进行Region的批量open/close并一次性全部上报给HMaster。

📖 说明

该特性只支持将Region恢复到原来的RegionServer，因此该优化生效的前提为HMaster在创建TRSP时，故障或重启的RegionServer已经重新上线。因此，该特性主要用于优化HBase重启或者服务故障恢复的时长，如果是少量RegionServer发生故障，可能因为HMaster在RegionServer重新上线前已经创建了TRSP而不生效。

HBase 开源增强特性：HBase 热点自愈

HBase是一个分布式的KV数据库，Region是HBase数据管理的最小单元。如果用户在规划表和设计rowkey不合理，请求过于集中在少量固定Region时，会导致业务压力集中在单节点，造成业务侧可感知的性能下降甚至请求失败。

HBase服务增加了MetricController实例，开启热点检测能力，能够监控每个RegionServer节点请求流量，通过聚合分析，识别出请求偏高的节点和Region，有助于快速发现热点问题；并提供一定的热点问题自愈能力，比如热点Region自动转移或Split。对于无法提供自愈的热点场景（单rowkey热点、顺序写热点等），提供了热点限流的能力，避免单点问题影响同节点的其他正常业务。

1.3.10 HDFS

1.3.10.1 HDFS 基本原理

HDFS是Hadoop的分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），实现大规模数据可靠的分布式读写。HDFS针对的使用场景是数据读写具有“一次写，多次读”的特征，而数据“写”操作是顺序写，也就是在文件创建时的写入或者在现有文件之后的添加操作。HDFS保证一个文件在一个时刻只被一个调用者执行写操作，而可以被多个调用者执行读操作。

HDFS 结构

HDFS包含主、备NameNode和多个DataNode，如图1-45所示。

HDFS是一个Master/Slave的架构，在Master上运行NameNode，而在每一个Slave上运行DataNode，ZKFC需要和NameNode一起运行。

NameNode和DataNode之间的通信都是建立在TCP/IP的基础之上的。NameNode、DataNode、ZKFC和JournalNode能部署在运行Linux的服务器上。

图 1-45 HA HDFS 结构




图1-45中各模块的功能说明如表1-9所示。

表 1-9 模块说明

名称	描述
Name Node	用于管理文件系统的命名空间、目录结构、元数据信息以及提供备份机制等，分为： <ul style="list-style-type: none">• Active NameNode：管理文件系统的命名空间、维护文件系统的目录结构树以及元数据信息；记录写入的每个“数据块”与其归属文件的对应关系。• Standby NameNode：与Active NameNode中的数据保持同步；随时准备在Active NameNode出现异常时接管其服务。• Observer NameNode：与Active NameNode中的数据保持同步，处理来自客户端的读请求。
DataNode	用于存储每个文件的“数据块”数据，并且会周期性地向NameNode报告该DataNode的数据存放情况。
JournalNode	HA集群下，用于同步主备NameNode之间的元数据信息。
ZKFC	ZKFC是需要和NameNode一一对应的服务，即每个NameNode都需要部署ZKFC。它负责监控NameNode的状态，并及时把状态写入ZooKeeper。ZKFC也有选择谁作为Active NameNode的权利。
ZK Cluster	ZooKeeper是一个协调服务，帮助ZKFC执行主NameNode的选举。
HttpFS gateway	HttpFS是个单独无状态的gateway进程，对外提供webHDFS接口，对HDFS使用FileSystem接口对接。可用于不同Hadoop版本间的数据传输，及用于访问在防火墙后的HDFS（HttpFS用作gateway）。

- **HDFS HA架构**

HA即为High Availability，用于解决NameNode单点故障问题，该特性通过主备的方式为主NameNode提供一个备用者，一旦主NameNode出现故障，可以迅速切换至备NameNode，从而不间断对外提供服务。


在一个典型HDFS HA场景中，通常由两个NameNode组成，一个处于Active状态，另一个处于Standby状态。

为了能够实现Active和Standby两个NameNode的元数据信息同步，需提供一个共享存储系统。本版本提供基于QJM（Quorum Journal Manager）的HA解决方案，如图1-46所示。主备NameNode之间通过一组JournalNode同步元数据信息。

通常配置奇数个（ $2N+1$ 个）JournalNode，且最少要运行3个JournalNode。这样，一条元数据更新消息只要有 $N+1$ 个JournalNode写入成功就认为数据写入成功，此时最多容忍 N 个JournalNode写入失败。比如，3个JournalNode时，最多允许1个JournalNode写入失败，5个JournalNode时，最多允许2个JournalNode写入失败。

由于JournalNode是一个轻量级的守护进程，可以与Hadoop其它服务共用机器。建议将JournalNode部署在控制节点上，以避免数据节点在进行大数据量传输时引起JournalNode写入失败。

图 1-46 基于 QJM 的 HDFS 架构




HDFS 原理

MRS使用HDFS的副本机制来保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即共2个副本。HDFS副本数可通过“dfs.replication”参数查询。

- 当MRS集群中Core节点规格选择为非本地盘（hdd）时，若集群中只有一个Core节点，则HDFS默认副本数为1。若集群中Core节点数大于等于2，则HDFS默认副本数为2。
- 当MRS集群中Core节点规格选择为本地盘（hdd）时，若集群中只有一个Core节点，则HDFS默认副本数为1。若集群中有两个Core节点，则HDFS默认副本数为2。若集群中Core节点数大于等于3，则HDFS默认副本数为3。

图 1-47 HDFS 架构



MRS服务的HDFS组件支持以下部分特性：

- HDFS组件支持纠删码，使得数据冗余减少到50%，且可靠性更高，并引入条带化的块存储结构，最大化的利用现有集群单节点多磁盘的能力，使得数据写入性能在引入编码过程后，仍和原来多副本冗余的性能接近。
- 支持HDFS组件上节点均衡调度和单节点内的磁盘均衡调度，有助于扩容节点或扩容磁盘后的HDFS存储性能提升。

1.3.10.2 HDFS HA 方案介绍

HDFS HA 方案背景


在Hadoop2.0.0之前，HDFS集群中存在单点故障问题。由于每个集群只有一个NameNode，如果NameNode所在机器发生故障，将导致HDFS集群无法使用，除非NameNode重启或者在另一台机器上启动。这在两个方面影响了HDFS的整体可用性：

1. 当异常情况发生时，如机器崩溃，集群将不可用，除非重新启动NameNode。
2. 计划性的维护工作，如软硬件升级等，将导致集群停止工作。

针对以上问题，HDFS高可用性方案通过自动或手动（可配置）的方式，在一个集群中为NameNode启动一个热替换的NameNode备份。当一台机器故障时，可以迅速地自动进行NameNode主备切换。或者当主NameNode节点需要进行维护时，通过MRS集群管理员控制，可以手动进行NameNode主备切换，从而保证集群在维护期间的可用性。

HDFS HA 实现方案

图 1-48 典型的 HA 部署方式



在一个典型的HA集群中（如图1-48），需要把两个NameNodes配置在两台独立的机器上。在任何一个时间点，只有一个NameNode处于Active状态，另一个处于Standby状态。Active节点负责处理所有客户端操作，Standby节点时刻保持与Active节点同步的状态以便在必要时进行快速主备切换。

为保持Active和Standby节点的数据一致性，两个节点都要与一组称为JournalNode的节点通信。当Active对文件系统元数据进行修改时，会将其修改日志保存到大多数的JournalNode节点中，例如有3个JournalNode，则日志会保存在至少2个节点中。Standby节点监控JournalNodes的变化，并同步来自Active节点的修改。根据修改日志，Standby节点将变动应用到本地文件系统元数据中。一旦发生故障转移，Standby

节点能够确保与Active节点的状态是一致的。这保证了文件系统元数据在故障转移时在Active和Standby之间是完全同步的。

为保证故障转移快速进行，Standby需要时刻保持最新的块信息，为此DataNodes同时向两个NameNodes发送块信息和心跳。

对一个HA集群，保证任何时候只有一个NameNode是Active状态至关重要。否则，命名空间会分为两部分，有数据丢失和产生其他错误的风险。为保证这个属性，防止“split-brain”问题的产生，JournalNodes在任何时刻都只允许一个NameNode写入。在故障转移时，将变为Active状态的NameNode获得写入JournalNodes的权限，这会有效防止其他NameNode的Active状态，使得切换安全进行。

1.3.10.3 HDFS 与其他组件的关系

HDFS 和 HBase 的关系

HDFS是Apache的Hadoop项目的子项目，HBase利用Hadoop HDFS作为其文件存储系统。HBase位于结构化存储层，Hadoop HDFS为HBase提供了高可靠性的底层存储支持。除了HBase产生的一些日志文件，HBase中的所有数据文件都可以存储在Hadoop HDFS文件系统上。

HDFS 和 MapReduce 的关系

- HDFS是Hadoop分布式文件系统，具有高容错和高吞吐量的特性，可以部署在价格低廉的硬件上，存储应用程序的数据，适合有超大数据集的应用程序。
- 而MapReduce是一种编程模型，用于大数据集（大于1TB）的并行运算。在MapReduce程序中计算的数据可以来自多个数据源，如Local FileSystem、HDFS、数据库等。最常用的是HDFS，可以利用HDFS的高吞吐性能读取大规模的数据进行计算。同时在计算完成后，也可以将数据存储到HDFS。


HDFS 和 Spark 的关系

通常，Spark中计算的数据可以来自多个数据源，如Local File、HDFS等。最常用的是HDFS，用户可以一次读取大规模的数据进行并行计算。在计算完成后，也可以将数据存储到HDFS。

分解来看，Spark分成控制端（Driver）和执行端（Executor）。控制端负责任务调度，执行端负责任务执行。

读取文件的过程如图1-49所示。

图 1-49 读取文件过程




读取文件步骤的详细描述如下所示：

1. Driver与HDFS交互获取File A的文件信息。
2. HDFS返回该文件具体的Block信息。
3. Driver根据具体的Block数据量，决定一个并行度，创建多个Task去读取这些文件Block。
4. 在Executor端执行Task并读取具体的Block，作为RDD（弹性分布数据集）的一部分。

写入文件的过程如图1-50所示。

图 1-50 写入文件过程



HDFS文件写入的详细步骤如下所示：


1. Driver创建要写入文件的目录。
2. 根据RDD分区分块情况，计算出写数据的Task数，并下发这些任务到Executor。

3. Executor执行这些Task，将具体RDD的数据写入到步骤1创建的目录下。

HDFS 和 ZooKeeper 的关系

ZooKeeper与HDFS的关系如图1-51所示。

图 1-51 ZooKeeper 和 HDFS 的关系



ZKFC (ZKFailoverController) 作为一个ZooKeeper集群的客户端，用来监控NameNode的状态信息。ZKFC进程仅在部署了NameNode的节点中存在。HDFS NameNode的Active和Standby节点均部署有zkfc进程。

1. HDFS NameNode的ZKFC连接到ZooKeeper，把主机名等信息保存到ZooKeeper中，即“/hadoop-ha”下的znode目录里。先创建znode目录的NameNode节点为主节点，另一个为备节点。HDFS NameNode Standby通过ZooKeeper定时读取NameNode信息。
2. 当主节点进程异常结束时，HDFS NameNode Standby通过ZooKeeper感知“/hadoop-ha”目录下发生了变化，NameNode会进行主备切换。

1.3.10.4 HDFS 开源增强特性


HDFS 开源增强特性：文件块同分布 (Colocation)

离线数据汇总统计场景中，Join是一个经常用到的计算功能，在MapReduce中的实现方式大体如下：

1. Map任务分别将两表文件的记录处理成 (Join Key, Value)，然后按照Join Key做Hash分区后，送到不同的Reduce任务里去处理。
2. Reduce任务一般使用Nested Loop方式递归左表的数据，并遍历右表的每一行，对于相等的Join Key，处理Join结果并输出。

以上方式的最大问题在于，由于数据分散在各节点上，所以在Map到Reduce过程中，需要大量的网络数据传输，使得Join计算的性能大大降低，该过程如图1-52所示：


图 1-52 无同分布数据传输流程



由于数据表文件是以HDFS Block方式存放在物理文件系统中，如果能把两个需要Join的文件数据块按Join Key分区后，一一对应地放在同一台机器上，则在Join计算的Reduce过程中无需传递数据，直接在节点本地做Map Join后就能得到结果，性能显著提升。

HDFS数据同分布特性，使得需要做关联和汇总计算的两个文件FileA和FileB，通过指定同一个分布ID，使其所有的Block分布在一起，不再需要跨节点读取数据就能完成计算，极大提高MapReduce Join性能。

图 1-53 非同分布与同分布数据块分布对比




HDFS 开源增强特性：硬盘坏卷设置

在开源版本中，如果为DataNode配置多个数据存放卷，默认情况下其中一个卷损坏，则DataNode将不再提供服务。配置项“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”可以指定失败的个数，小于该个数，DataNode可以继续提供服务。


“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”取值范围为-1~DataNode上配置的磁盘卷数，默认值为-1，效果如图1-54所示。

图 1-54 选项设置为 0



例如：某个DataNode中挂载了3个数据存放卷，“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”配置为1，则当该DataNode中的其中一个数据存放卷不能使用的時候，该DataNode会继续提供服务。如图1-55所示。


图 1-55 选项设置为 1



这个原生的配置项，存在一定的缺陷。当DataNode的数据存放卷数量不一致的时候，就需要对每个DataNode进行单独配置，而无法配置为所有节点统一生成配置文件，造成用户使用的不便。

例如：集群中存在3个DataNode节点，第一个节点有3个数据目录，第二个节点有4个数据目录，第三个节点有5个数据目录，如果需要在当节点有一个目录还可用的时候DataNode服务依然可用的效果，就需要如图1-56所示进行设置。


图 1-56 未增强前属性设置



在自研增强版本的HDFS中，对该配置项进行了增强，增加了-1的值选项。当配置成-1的时候，所有DataNode节点只要还有一个数据存放卷，DataNode就能继续提供服务。

所以对于上面提到的例子，该属性的配置将统一成-1，如图1-57所示。

图 1-57 增强后属性配置



HDFS 开源增强特性：HDFS 启动加速

在HDFS中，NameNode启动需要加载元数据文件`fsimage`，然后等待DataNode完成启动并上报数据块信息。当DataNode上报的数据块信息达到设定百分比时，NameNode退出Safemode，完成启动过程。当HDFS上保存的文件数量达到千万甚至亿级以后，以上两个过程都要耗费大量的时间，致使NameNode的启动过程变得非常漫长。该版本对加载元数据`fsimage`这一过程进行了优化。

在开源HDFS中，`fsimage`里保存了所有类型的元数据信息，每一类元数据信息（如文件元数据信息和文件夹元数据信息）分别保存在一个`section`块里，这些`section`块在启动时是串行加载的。当HDFS上存储了大量的文件和文件夹时，这两个`section`的加载就会非常耗时，影响HDFS文件系统的启动时间。HDFS NameNode在生成`fsimage`时可以将同一类型的元数据信息分段保存在多个`section`里，当NameNode启动时并行加载`fsimage`中的`section`以加快加载速度。

HDFS 开源增强特性：基于标签的数据块摆放策略（HDFS Nodelabel）

用户需要通过数据特征灵活配置HDFS文件数据块的存储节点。通过设置HDFS目录/文件对应一个标签表达式，同时设置每个DataNode对应一个或多个标签，从而给文件的

数据块存储指定了特定范围的DataNode。当使用基于标签的数据块摆放策略，为指定的文件选择DataNode节点进行存放时，会根据文件的标签表达式选择出将要存放的Datanode节点范围，然后在这些Datanode节点范围内，选择出合适的存放节点。

- 支持用户将数据块的各个副本存放在指定具有不同标签的节点，如某个文件的数据块的2个副本放置在标签L1对应节点中，该数据块的其他副本放置在标签L2对应的节点中。
- 支持选择节点失败情况下的策略，如随机从全部节点中选一个。

如图1-58所示。

- /HBase下的数据存储在A, B, D
- /Spark下的数据存储在A, B, D, E, F
- /user下的数据存储在C, D, F
- /user/shl下的数据存储在A, E, F

图 1-58 基于标签的数据块摆放策略样例



HDFS 开源增强特性：HDFS Load Balance

HDFS的现有读写策略主要以数据本地性优先为主，并未考虑节点或磁盘的实际负载情况。HDFS Load Balance功能是基于不同节点的I/O负载情况，在HDFS客户端进行读写操作时，尽可能地选择I/O负载较低的节点进行读写，以此达到I/O负载均衡，以及充分利用集群整体吞吐能力。

写文件时，如果开启写文件的HDFS Load Balance功能，NameNode仍然是根据正常顺序（本地节点—本机架—远端机架）进行DataNode节点的选取，只是在每次选择节点后，如果该节点I/O负载较高，会舍弃并从其他节点中重新选取。

读文件时，Client会向NameNode请求所读Block所在的DataNode列表。NameNode会返回根据网络拓扑距离进行排序的DataNode列表。开启读取的HDFS Load Balance功能时，NameNode会在原先网络拓扑距离排序的基础上，根据每个节点的平均I/O负载情况进行顺序调整，把高I/O负载的节点顺序调整至后面。

HDFS 开源增强特性：HDFS 冷热数据迁移

Hadoop历来主要被用于批量处理大规模的数据。相比处理低时延，批处理应用更关注原始数据处理的吞吐量，因此，目前已有的HDFS模型都运作良好。

然而，随着技术的发展，Hadoop逐渐被用于以随机I/O访问模式的操作为主的上层应用上，如Hive、HBase等，而这种时延要求较高的场景中，低时延的高速磁盘（如SSD磁盘）可以得到广泛的应用。为了支持这种特性，HDFS现在支持了异构存储类型，这样用户就可以根据自己不同的业务需求场景来选择不同的数据存储类型。


因此，HDFS可以根据数据的热度，选择不同的存储策略。如将HDFS上频繁访问多次的数据被标识为ALL_SSD或HOT，被访问几次的可以标识为WARM，而只有访问1~2次甚至更少的可以被标识为COLD等，如下图为不同的数据热度，可以选择不同的数据存储策略。




但是，这些高速低时延磁盘，例如SSD磁盘，通常比机械磁盘贵很多。大部分用户希望只有那些经常被访问的热数据才能一直被存储在昂贵的高速磁盘上，而随着数据的访问热度下降以及时间的老化，这些数据应该被迁移到价格低廉的存储介质上。

以详单查询场景作为典型的用例场景，进行说明：当最新详单数据刚刚被导入HDFS上时，会被上层业务人员频繁查询，所以为了提高查询性能，可以将这些详单数据最先导入到SSD磁盘中；但是随着时间的迁移，这些数据逐渐被老化，访问频度越来越低，这时便不适合继续存储在高速硬盘上，需要迁移到廉价的存储介质，节省成本。

目前，如下图所示，HDFS无法很好的支持这些操作，需要自己根据业务类型手动识别数据的热度，并且手动设定数据的存储策略，最后手动触发HDFS Auto Data Movement工具进行数据迁移。



1. Change storage policy manually
`hdfs storagepolicies -setStoragePolicy -path <path> -policy <policy>`
2. Trigger "mover" manually
`hdfs mover [-p <files/dirs> | -f <local file name>]`



Policy ID	PolicyName	Block Placement (n replacas)	Fallback storages for creation	Fallback storages for replication
15	Lazy_Persist	RAN_DISK:1 DISK:n-1	DISK	DISK
12	All_SSD	SSD:n	DISK	DISK
10	One_SSD	SSD:1,DISK:n-1	SSD,DISK	SSD,DISK
7	Hot(default)	DISK:n	<none>	ARCHIVE
5	Warm	DISK:1,ARCHIV E:n-1	ARCHIVE, DISK	ARCHIVE, DISK
2	Cold	ARCHIVE:n	<none>	<none>

因此，能够基于数据的age自动识别出老化的数据，并将它们迁移到价格低廉的存储介质（如Disk/Archive）上，会给用户节省很高的存储成本，提高数据管理效率。

HDFS Auto Data Movement工具是HDFS冷热数据迁移的核心，根据数据的使用频率自动识别数据冷热设定不同的存储策略。该工具主要支持以下功能：

- 根据数据的age，access time和手动迁移规则，将数据存储策略标识为All_SSD/One_SSD/Hot/Warm/Cold。
- 根据数据age，access time和手动迁移规则，定义区分冷热数据的规则。
- 定义基于age的规则匹配时要采取的行为操作。

MARK，表示只会基于age规则标识出数据的冷热度，并标记出对应的存储策略。MOVE表示基于age规则识别出相应的数据冷热度，并标记出对应的存储策略后，并触发HDFS Auto Data Movement工具进行数据搬迁。

- MARK：识别数据是否频繁或很少使用的行为操作，并设置数据存储策略。
- MOVE：调用HDFS冷热数据迁移工具并跨层迁移数据的行为操作。
- SET_REPL：为文件设置新的副本数的行为操作。
- MOVE_TO_FOLDER：将文件移动到目标文件夹的行为操作。
- DELETE：删除文件/目录的行为操作。
- SET_NODE_LABEL：设置文件节点标签（NodeLabel）的操作。

使用HDFS冷热数据迁移功能，只需要定义age，基于access time的规则。由HDFS冷热数据迁移工具来匹配基于age的规则的数据，设置存储策略和迁移数据。以这种方式，提高了数据管理效率和集群资源效率。

1.3.11 HetuEngine

1.3.11.1 HetuEngine 产品概述

HetuEngine 简介

HetuEngine是自研高性能交互式SQL分析及数据虚拟化引擎。与大数据生态无缝融合，实现海量数据秒级交互式查询；支持跨源跨域统一访问，使能数据湖内、湖间、湖仓一站式SQL融合分析。

HetuEngine 架构

HetuEngine包含不同模块，整体架构如图1-59所示。

图 1-59 HetuEngine 架构图




表 1-10 各模块说明

模块名称	常见概念名称	描述
云服务层	HetuEngine CLI/JDBC	HetuEngine的客户端，使用者通过客户端向服务端提交查询请求，然后将执行结果取回并展示。
	HSBroker	HetuEngine的服务管理，用作计算实例的资源管理校验，健康监控与自动维护等。
	HSConsole	对外提供数据源信息管理，计算实例管理，自动化任务的查看等功能的可视化操作界面和RESTful接口。
	HSFabric	提供SQL统一访问入口及跨域（DC）高性能安全数据传输。
引擎层	Coordinator	HetuEngine计算实例的管理节点，提供SQL接收、SQL解析、生成执行计划、执行计划优化、分派任务和资源调度等能力。
	Worker	HetuEngine计算实例的工作节点，提供数据源数据并行拉取，分布式SQL计算等能力。

HetuEngine 应用场景

HetuEngine能够支持跨源（多种数据源，如Hive，HBase，GaussDB(DWS)，Elasticsearch，ClickHouse等），跨域（多个地域或数据中心）的快速联合查询，尤其适用于Hadoop集群（MRS）的Hive、Hudi数据的交互式快速查询场景。

1.3.11.2 HetuEngine 与其他组件的关系

HetuEngine安装依赖MRS集群，其中直接依赖的组件如表1-11所示。

表 1-11 HetuEngine 依赖的组件

名称	描述
HDFS	Hadoop分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），提供高吞吐量的数据访问，适合大规模数据集方面的应用。
Hive	建立在Hadoop基础上的开源的数据仓库，提供类似SQL的Hive Query Language语言操作结构化数据存储服务和基本的数据分析服务。
ZooKeeper	提供分布式、高可用性的协调服务能力。帮助系统避免单点故障，从而建立可靠的应用程序。
KrbServer	密钥的管理中心，负责票据的分发。
Yarn	资源管理系统，它是一个通用的资源模块，可以为各类应用程序进行资源管理和调度。
DBService	高可用性的关系型数据库存储系统，提供元数据的备份与恢复功能。

1.3.12 Hive

1.3.12.1 Hive 基本原理

Hive是建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供大数据平台批处理计算能力，能够对结构化/半结构化数据进行批量分析汇总完成数据计算。提供类似SQL的Hive Query Language语言操作结构化数据，其基本原理是将HQL语言自动转换成MapReduce任务，从而完成对Hadoop集群中存储的海量数据进行查询和分析。

Hive主要特点如下：

- 海量结构化数据分析汇总。
- 将复杂的MapReduce编写任务简化为SQL语句。
- 灵活的数据存储格式，支持JSON，CSV，TEXTFILE，RCFILE，SEQUENCEFILE，ORC（Optimized Row Columnar）这几种存储格式。

Hive 结构

Hive为单实例的服务进程，提供服务的原理是将HQL编译解析成相应的MapReduce或者HDFS任务，图1-60为Hive的结构概图。

图 1-60 Hive 结构





表 1-12 模块说明

名称	说明
HiveServer	一个集群内可部署多个HiveServer，负荷分担。对外提供Hive数据库服务，将用户提交的HQL语句进行编译，解析成对应的Yarn任务或者HDFS操作，从而完成数据的提取、转换、分析。
MetaStore	<ul style="list-style-type: none"> 一个集群内可部署多个MetaStore，负荷分担。提供Hive的元数据服务，负责Hive表的结构和属性信息读、写、维护和修改。 提供Thrift接口，供HiveServer、Spark、WebHcat等MetaStore客户端来访问，操作元数据。
WebHcat	一个集群内可部署多个WebHcat，负荷分担。提供Rest接口，通过Rest执行Hive命令，提交MapReduce任务。
Hive客户端	包括人机交互命令行Beeline、提供给JDBC应用的JDBC驱动、提供给Python应用的Python驱动、提供给Mapreduce的HCatalog相关JAR包。
ZooKeeper集群	ZooKeeper作为临时节点记录各HiveServer实例的IP地址列表，客户端驱动连接ZooKeeper获取该列表，并根据路由机制选取对应的HiveServer实例。

名称	说明
HDFS/HBase 集群	Hive表数据存储在HDFS集群中。
MapReduce/Yarn 集群	提供分布式计算服务：Hive的大部分数据操作依赖MapReduce，HiveServer的主要功能是将HQL语句转换成MapReduce任务，从而完成对海量数据的处理。

HCatalog建立在Hive Metastore之上，具有Hive的DDL能力。从另外一种意义上说，HCatalog还是Hadoop的表和存储管理层，它使用户能够通过使用不同的数据处理工具（比如MapReduce），更轻松地在线上读写HDFS上的数据，HCatalog还能在这些数据处理工具提供读写接口，并使用Hive的命令行接口发布数据定义和元数据探索命令。此外，经过封装这些命令，WebHcat Server还对外提供了RESTful接口，如图1-61所示。

图 1-61 WebHcat 的逻辑架构图




Hive 原理

Hive作为一个基于HDFS和MapReduce架构的数据仓库，其主要能力是通过对HQL（Hive Query Language）编译和解析，生成并执行相应的MapReduce任务或者HDFS操作。

图1-62为Hive的结构简图。

- **Metastore** - 对表，列和Partition等的元数据进行读写及更新操作，其下层为关系型数据库。
- **Driver** - 管理HiveQL执行的生命周期并贯穿Hive任务整个执行期间。
- **Compiler** - 编译HiveQL并将其转化为一系列相互依赖的Map/Reduce任务。
- **Optimizer** - 优化器，分为逻辑优化器和物理优化器，分别对HiveQL生成的执行计划和MapReduce任务进行优化。
- **Executor** - 按照任务的依赖关系分别执行Map/Reduce任务。
- **ThriftServer** - 提供thrift接口，作为JDBC的服务端，并将Hive和其他应用程序集成起来。
- **Clients** - 包含WebUI和JDBC接口，为用户访问提供接口。

图 1-62 Hive 结构



1.3.12.2 Hive CBO 原理介绍

Hive CBO 原理介绍

CBO，全称是Cost Based Optimization，即基于代价的优化器。


其优化目标是：

在编译阶段，根据查询语句中涉及到的表和查询条件，计算出产生中间结果少的高效 join 顺序，从而减少查询时间和资源消耗。

Hive 中实现 CBO 的总体过程如下：

Hive 使用开源组件 Apache Calcite 实现 CBO。首先 SQL 语句转化成 Hive 的 AST，然后转成 Calcite 可以识别的 RelNodes。Calcite 将 RelNode 中的 Join 顺序调整后，再由 Hive 将 RelNode 转成 AST，继续 Hive 的逻辑优化和物理优化过程。流程图如图 1-63 所示：

图 1-63 实现流程图



Calcite调整Join顺序的具体过程如下：

1. 针对所有参与Join的表，依次选取一个表作为第一张表。
2. 依据选取的第一张表，根据代价选择第二张表，第三张表。由此可以得到多个不同的执行计划。
3. 计算出代价最小的一个计划，作为最终的顺序优化结果。

代价的具体计算方法：

当前版本，代价的衡量基于Join出来的数据条数：Join出来的条数越少，代价越小。Join条数的多少，取决于参与join的表的选择率。表的数据条数，取自表级别的统计信息。

过滤条件过滤后的条数，由列级别的统计信息，max，min，以及NDV（Number of Distinct Values）来估算出来。

例如存在一张表table_a，其统计信息如下：数据总条数1000000，NDV 50，查询条件如下：

```
Select * from table_a where colum_a='value1';
```


则估算查询的最终条数为 $1000000 * 1/50 = 20000$ 条，选择率为2%。

以下以TPC-DS Q3为例来介绍CBO是如何调整Join顺序的。

```
select
  dt.d_year,
  item.i_brand_id brand_id,
  item.i_brand brand,
  sum(ss_ext_sales_price) sum_agg
from
  date_dim dt,
  store_sales,
  item
where
  dt.d_date_sk = store_sales.ss_sold_date_sk
  and store_sales.ss_item_sk = item.i_item_sk
  and item.i_manufact_id = 436
  and dt.d_moy = 12
group by dt.d_year , item.i_brand , item.i_brand_id
order by dt.d_year , sum_agg desc , brand_id
limit 10;
```

语句解释：这个语句由三张表来做Inner join，其中store_sales是事实表，有约2900000000条数据，date_dim是维度表，有约73000条数据，item是维度表，有约18000条数据。每一个表上都有过滤条件，其Join关系如所图1-64示：

图 1-64 Join 关系



CBO应该先选择能起到过滤效果的表来join。

通过分析min, max, NDV, 以及数据条数。CBO估算出不同维度表的选择率, 详情如表1-13所示。

表 1-13 数据过滤


表名	原始数据条数	过滤后数据条数	选择率
date_dim	73000	6200	8.5%
item	18000	19	0.1%

上述表格获取到原始表的数据条数, 估算出过滤后的数据条数后, 计算出选择率=过滤后条数/原始条数。

从上表可以看出, item表具有较好的过滤效果, 因此CBO将item表的join顺序提前。


CBO未开启时的Join示意图如图1-65所示:

图 1-65 未开启 CBO



CBO开启后的Join示意图如[图1-66](#)所示：

图 1-66 开启 CBO



可以看出，优化后中间结果由495000000条减少到了2900000条，执行时间也大幅减少。

1.3.12.3 Hive 与其他组件的关系

Hive 与 HDFS 组件的关系

Hive是Apache的Hadoop项目的子项目，Hive利用HDFS作为其文件存储系统。Hive通过解析和计算处理结构化的数据，Hadoop HDFS则为Hive提供了高可靠性的底层存储支持。Hive数据库中的所有数据文件都可以存储在Hadoop HDFS文件系统上，Hive所有的数据操作也都是通过Hadoop HDFS接口进行的。

Hive 与 MapReduce 组件的关系

Hive的数据计算依赖于MapReduce。MapReduce也是Apache的Hadoop项目的子项目，它是一个基于Hadoop HDFS分布式并行计算框架。Hive进行数据分析时，会将用户提交的HQL语句解析成相应的MapReduce任务并提交MapReduce执行。

Hive 与 Tez 的关系

Tez是Apache的开源项目，它是一个支持有向无环图的分布式计算框架，Hive使用Tez引擎进行数据分析时，会将用户提交的HQL语句解析成相应的Tez任务并提交Tez执行。

Hive 与 DBService 的关系

Hive的MetaStore（元数据服务）处理Hive的数据库、表、分区等的结构和属性信息（即Hive的元数据），这些信息需要存放在一个关系型数据库中，由MetaStore管理和处理。在产品中，Hive的元数据由DBService组件存储和维护，由Metadata组件提供元数据服务。

Hive 与 Elasticsearch 的关系

Hive可以将Elasticsearch作为其扩展的文件存储系统。Hive通过集成Elasticsearch提供的Elasticsearch-Hadoop插件，建立外表，将表数据存储到Elasticsearch里，实现Hive读取和写入Elasticsearch索引数据的目的。

1.3.12.4 Hive 开源增强特性

Hive 开源增强特性：支持 HDFS Colocation

HDFS Colocation（同分布）是HDFS提供的数据分布控制功能，利用HDFS Colocation接口，可以将存在关联关系或者可能进行关联操作的数据存放在相同的存储节点上。

Hive支持HDFS的Colocation功能，即在创建Hive表时，通过设置表文件分布的locator信息，可以将相关表的数据文件存放在相同的存储节点上，从而使后续的多表关联的数据计算更加方便和高效。

Hive 开源增强特性：支持列加密功能

Hive支持对表的某一列或者多列进行加密。在创建Hive表时，可以指定要加密的列和加密算法。当使用insert语句向表中插入数据时，即可将对应的列进行加密。Hive列加密不支持视图以及Hive over HBase场景。

Hive列加密机制目前支持的加密算法有两种，具体使用的算法在建表时指定。

- AES（对应加密类名称为：org.apache.hadoop.hive.serde2.AESRewriter）
- SMS4（对应加密类名称为：org.apache.hadoop.hive.serde2.SMS4Rewriter）

Hive 开源增强特性：支持 HBase 删除功能

由于底层存储系统的原因，Hive并不能支持对单条表数据进行删除操作，但在Hive on HBase功能中，MRS解决方案中的Hive提供了对HBase表的单条数据的删除功能，通过特定的语法，Hive可以将自己在HBase表中符合条件的一条或者多条数据清除。

Hive 开源增强特性：支持行分隔符

通常情况下，Hive以文本文件存储的表会以回车作为其行分隔符，即在查询过程中，以回车符作为一行表数据的结束符。

但某些数据文件并不是以回车分隔的规则文本格式，而是以某些特殊符号分割其规则文本。

MRS Hive支持指定不同的字符或字符组合作为Hive文本数据的行分隔符。

Hive 开源增强特性：支持基于 HTTPS/HTTP 协议的 REST 接口切换

WebHCat为Hive提供了对外可用的REST接口，开源社区版本默认使用HTTP协议。

MRS Hive支持使用更安全的HTTPS协议，并且可以在两种协议间自由切换。

Hive 开源增强特性：支持开启 Transform 功能

Hive开源社区版本禁止Transform功能。MRS Hive提供配置开关，Transform功能默认为禁止，与开源社区版本保持一致。

用户可修改配置开关，开启Transform功能，当开启Transform功能时，存在一定的安全风险。

Hive 开源增强特性：支持创建临时函数不需要 ADMIN 权限的功能

Hive开源社区版本创建临时函数需要用户具备ADMIN权限。MRS Hive提供配置开关，默认为创建临时函数需要ADMIN权限，与开源社区版本保持一致。

用户可修改配置开关，实现创建临时函数不需要ADMIN权限。

Hive 开源增强特性：支持数据库授权

Hive开源社区版本只支持数据库的拥有者在数据库中创建表。MRS Hive支持授予用户在数据库中创建表“CREATE”和查询表“SELECT”权限。当授予用户在数据库中查询的权限之后，系统会自动关联数据库中所有表的查询权限。

Hive 开源增强特性：支持列授权

Hive开源社区版本只支持表级别的权限控制。MRS Hive支持列级别的权限控制，可授予用户列级别权限，例如查询“SELECT”、插入“INSERT”、修改“UPDATE”权限。


1.3.13 Hudi

Hudi是一种数据湖的存储格式，在Hadoop文件系统之上提供了更新数据和删除数据的能力以及消费变化数据的能力。支持多种计算引擎，提供IUD接口，在HDFS的数据集上提供了插入更新和增量拉取的流原语。

说明

如需使用Hudi，请确保MRS集群内已安装Spark服务。

图 1-67 Hudi 基本架构



Hudi 特性

- ACID事务能力，支持实时入湖和批量入湖。
- 多种视图能力（读优化视图/增量视图/实时视图），支持快速数据分析。
- MVCC设计，支持数据版本回溯。
- 自动管理文件大小和布局，以优化查询性能准实时摄取，为查询提供最新数据。
- 支持并发读写，基于snapshot的隔离机制实现写入时可读取。
- 支持原地转表，将存量的历史表转换为Hudi数据集。

Hudi 关键技术和优势

- 可插拔索引机制：Hudi提供多种索引机制，可以快速完成对海量数据的更新和删除操作。
- 良好的生态支持：Hudi支持多种数据引擎接入包括Hive、Spark、HetuEngine、Flink。

Hudi 支持两种表类型

- Copy On Write

写时复制表也简称cow表，使用parquet文件存储数据，内部的更新操作需要通过重写原始parquet文件完成。

- 优点 读取时，只读取对应分区的一个数据文件即可，较为高效
- 缺点 数据写入的时候，需要复制一个先前的副本再在其基础上生成新的数据文件，这个过程比较耗时。且由于耗时，读请求读取到的数据相对就会滞后

- Merge On Read
读时合并表也简称mor表，使用列格式parquet和行格式Avro两种方式混合存储数据。其中parquet格式文件用于存储基础数据，Avro格式文件（也可叫做log文件）用于存储增量数据。
 - 优点 由于写入数据先写delta log，且delta log较小，所以写入成本较低
 - 缺点 需要定期合并整理compact，否则碎片文件较多。读取性能较差，因为需要将delta log 和 老数据文件合并

Hudi 支持三种视图，针对不同场景提供相应的读能力

- Snapshot View
实时视图：该视图提供当前hudi表最新的快照数据，即一旦有最新的数据写入hudi表，通过该视图就可以查出刚写入的新数据。
cow表和mor均支持这种视图能力。
- Incremental View
增量视图：该视图提供增量查询的能力，可以查询指定COMMIT之后的增量数据，可用于快速拉取增量数据。
cow表支持该种视图能力， mor表也可以支持该视图，但是一旦mor表完成compact操作其增量视图能力消失。
- Read Optimized View
读优化视图：该视图只会提供最新版本的parquet文件中存储的数据。
该视图在cow表和mor表上表现不同：
对于cow表，该视图能力和实时视图能力是一样的（cow表只用parquet文件存数据）。
对于mor表，仅访问基本文件，提供给定文件片自上次执行compact操作以来的数据，可简单理解为该视图只会提供mor表parquet文件存储的数据，log文件里面的数据将被忽略。该视图数据并不一定是最新的，但是mor表一旦完成compact操作，增量log数据被合入到了base数据里面，这个时候该视图和实时视图能力一样。

1.3.14 IoTDB

1.3.14.1 IoTDB 基本原理

IoTDB（物联网数据库）是一体化收集、存储、管理与分析物联网时序数据的软件系统。Apache IoTDB采用轻量式架构，具有高性能和丰富的功能。


IoTDB从存储上对时间序列进行排序，索引和chunk块存储，大大的提升时序数据的查询性能。通过Raft协议，来确保数据的一致性。针对时序场景，对存储数据进行预计算和存储，提升分析场景的性能。针对时序数据特征，进行强有力的数据编码和压缩能力，同时其自身的副本机制也保证了数据的安全，并与Apache Hadoop和Flink等进行了深度集成，可以满足工业物联网领域的海量数据存储、高速数据读取和复杂数据分析需求。

IoTDB 结构

IoTDB套件由若干个组件构成，共同形成数据收集、数据写入、数据存储、数据查询、数据可视化、数据分析等一系列功能。

图1-68展示了使用IoTDB套件的全部组件后形成的整体应用架构，IoTDB特指其中的时间序列数据库组件。

图 1-68 IoTDB 结构




- 用户可以通过JDBC/Session将来自设备传感器上采集的时序数据和服务器负载、CPU内存等系统状态数据、消息队列中的时序数据、应用程序的时序数据或者其他数据库中的时序数据导入到本地或者远程的IoTDB中。用户还可以将上述数据直接写成本地（或位于HDFS上）的TsFile文件。
- 用户可以将TsFile文件写入到HDFS上，进而实现在Hadoop或Flink的数据处理平台上的异常检测、机器学习等数据处理任务。
- 对于写入到HDFS或者本地的TsFile文件，可以利用TsFile-Hadoop或TsFile-Flink连接器，允许Hadoop或Flink进行数据处理。
- 对于分析的结果，可以写回成TsFile文件。
- IoTDB和TsFile还提供了相应的客户端工具，满足用户查看和写入数据的SQL形式、脚本形式和图形化形式等多种需求。

IoTDB服务包括IoTDBServer（DataNode）和ConfigNode两种角色。由于社区版角色名称DataNode和HDFS角色同名，因此将DataNode更名为IoTDBServer，如图1-69所示。

- ConfigNode：管理角色，负责DataNode数据分片，负载均衡等。
- IoTDBServer（DataNode）：存储角色，负责数据存储、查询和写入等功能。


图 1-69 IoTDB 分布式架构



IoTDB 原理

根据属性层级、属性涵盖范围以及数据之间的从属关系，可将IoTDB数据模型表示为如图1-70所示的属性层级组织结构，即“电力集团层-电厂层-设备层-传感器层”。其中ROOT为根节点，传感器层的每一个节点为叶子节点。IoTDB的语法规则规定，ROOT节点到叶子节点的路径以“.”连接，以此完整路径命名IoTDB中的一个时间序列。例如，下图最左侧路径对应的时间序列名称为“ROOT.ln.wf01.wt01.status”。

图 1-70 IoTDB 数据模型



1.3.14.2 IoTDB 与其他组件的关系

IoTDB存储数据在本地，因此在存储上不依赖于其他任何组件。但是安全集群的环境上，IoTDB依赖于KrbServer组件来进行kerberos认证。

1.3.14.3 IoTDB 开源增强特性

IoTDB 开源增强特性：可视化

- 可视化运维，包含安装、卸载、一键启动和停止、配置、客户端、监控、告警、健康检查、日志。
- 可视化权限管理，无需后台命令行操作，支持库表级别读写权限控制。
- 日志级别的可视化配置动态生效、可视化下载、可视化检索、审计日志等功能。

IoTDB 开源增强特性：安全加固

用户认证支持kerberos、通道SSL加密，兼容社区方式。

IoTDB 开源增强特性：生态对接

在原生的能力上，增强集群版MQTT对接。

IoTDB 开源增强特性：企业级特性

在原生的能力上，增强了磁盘热插拔，备份恢复能力。

IoTDB 开源增强特性：湖仓一体

支持跨源联邦能力，通过HetuEngine可与HBase、Hive等进行融合分析查询，实现数据免搬运。

1.3.15 Kafka

1.3.15.1 Kafka 基本原理

Kafka是一个分布式的、分区的、多副本的消息发布-订阅系统，它提供了类似于JMS的特性，但在设计上完全不同，它具有消息持久化、高吞吐、分布式、多客户端支持、实时等特性，适用于离线和在线的消息消费，如常规的消息收集、网站活性跟踪、聚合统计系统运营数据（监控数据）、日志收集等大量数据的互联网服务的数据收集场景。

Kafka 结构

生产者（Producer）将消息发布到Kafka主题（Topic）上，消费者（Consumer）订阅这些主题并消费这些消息。在Kafka集群上一个服务器称为一个Broker。对于每一个主题，Kafka集群保留一个用于缩放、并行化和容错性的分区（Partition）。每个分区是一个有序、不可变的消息序列，并不断追加到提交日志文件。分区的消息每个也被赋值一个称为偏移顺序（Offset）的序列化编号。

图 1-71 Kafka 结构





表 1-14 Kafka 结构图说明

名称	说明
Broker	在Kafka集群上一个服务器称为一个Broker。
Topic/主题	一个Topic就是一个类别或者一个可订阅的条目名称，也即一类消息。一个主题可以有多个分区，这些分区可以作为并行的一个单元。
Partition/分区	是一个有序的、不可变的消息序列，这个序列可以被连续地追加一个提交日志。在分区内的每条消息都有一个有序的ID号，这个ID号被称为偏移（Offset），这个偏移量可以唯一确定每条消息在分区内的位置。
Producer/生产者	向Kafka的主题发布消息。
Consumer/消费者	向Topic订阅，并且接收发布到这些Topic的消息。

各模块间关系如图1-72所示。

图 1-72 Kafka 模块间关系



消费者使用一个消费者组名称来标记自己，主题的每个消息被传递给每个订阅消费者组中的一个消费者。如果所有的消费者实例都属于同样的消费组，它们就以传统队列负载均衡方式工作。如上图中，Consumer1与Consumer2之间为负载均衡方式；Consumer3、Consumer4、Consumer5与Consumer6之间为负载均衡方式。如果消费者实例都属于不同的消费组，则消息会被广播给所有消费者。如上图中，Topic1中的消息，同时会广播到Consumer Group1与Consumer Group2中。

Kafka 原理

- **消息可靠性**

Kafka Broker收到消息后，会持久化到磁盘，同时，Topic的每个Partition有自己的Replica（备份），每个Replica分布在不同的Broker节点上，以保证当某一节点失效时，可以自动故障转移到可用消息节点。

- **高吞吐量**

Kafka通过以下方式提供系统高吞吐量：

- 数据磁盘持久化：消息不在内存中cache，直接写入到磁盘，充分利用磁盘的顺序读写性能。
- Zero-copy：减少IO操作步骤。
- 数据批量发送：提高网络利用率。
- Topic划分为多个Partition，提高并发度，可以由多个Producer、Consumer数目之间的关系并发来读、写消息。Producer根据用户指定的算法，将消息发送到指定的Partition。

- **消息订阅-通知机制**

消费者对感兴趣的主题进行订阅，并采取pull的方式消费数据，使得消费者可以根据其消费能力自主地控制消息拉取速度，同时，可以根据自身情况自主选择消费模式，例如批量、重复消费，从尾端开始消费等；另外，需要消费者自己负责维护其自身消息的消费记录。

- **可扩展性**

当在Kafka集群中可通过增加Broker节点以提供更大容量时。新增的Broker会向ZooKeeper注册，而Producer及Consumer会及时从ZooKeeper感知到这些变化，并及时作出调整。

Kafka 开源特性

- 可靠性
提供At-Least Once, At-Most Once, Exactly Once消息可靠传递。消息被处理的状态是在Consumer端维护，需要结合应用层实现Exactly Once。
- 高吞吐
同时为发布和订阅提供高吞吐量。
- 持久化
将消息持久化到磁盘，因此可用于批量消费，以及实时应用程序。通过将数据持久化到硬盘以及replication防止数据丢失。
- 分布式
分布式系统，易于向外扩展。所有的Producer、Broker和Consumer都支持部署多个形成分布式的集群。无需停机即可扩展系统。

Kafka UI

Kafka UI提供Kafka Web服务，通过界面展示Kafka集群中Broker、Topic、Partition、Consumer等功能模块的基本信息，同时提供Kafka服务常用命令的界面操作入口。该功能作为Kafka Manager替代，提供安全的符合安全规范的Kafka Web服务。


通过Kafka UI可以进行以下操作：

- 支持界面检查集群状态（主题，消费者，偏移量，分区，副本，节点）
- 支持界面执行集群内分区重新分配
- 支持界面选择配置创建主题
- 支持界面删除主题（Kafka服务设置了delete.topic.enable = true）
- 支持为已有主题增加分区
- 支持更新现有主题的配置
- 可以为分区级别和主题级别度量标准启用JMX查询

1.3.15.2 Kafka 与其他组件的关系

Kafka作为一个消息发布-订阅系统，为整个大数据平台多个子系统之间数据的传递提供了高速数据流转方式。可以实时接受来自外部的消息，并提供给在线以及离线业务进行处理。具体的关系如下图所示：

图 1-73 与其他组件关系



1.3.15.3 Kafka 开源增强特性

Kafka 开源增强特性

- 支持监控如下Topic级别的指标：
 - Topic输入的字节流量
 - Topic输出的字节流量
 - Topic拒绝的字节流量
 - Topic每秒失败的fetch请求数
 - Topic每秒失败的Produce请求数
 - Topic每秒输入的消息条数
 - Topic每秒的fetch请求数
 - Topic每秒的produce请求数
- 支持查询Broker ID与节点IP的对应关系。在Linux客户端下，使用**kafka-broker-info.sh**查询Broker ID与节点IP的对应关系。

1.3.16 KafkaManager

KafkaManager是Apache Kafka的管理工具，提供Kafka集群界面化的Metric监控和集群管理。

通过KafkaManager进行以下操作：

- 支持管理多个Kafka集群
- 支持界面检查集群状态（主题，消费者，偏移量，分区，副本，节点）
- 支持界面执行副本的leader选举
- 使用选择生成分区分配以选择要使用的分区方案
- 支持界面执行分区重新分配（基于生成的分区方案）
- 支持界面选择配置创建主题（支持多种Kafka版本集群）

- 支持界面删除主题（仅支持0.8.2+并设置了delete.topic.enable = true）
- 支持批量生成多个主题的分区分配，并可选择要使用的分区方案
- 支持批量运行重新分配多个主题的分区
- 支持为已有主题增加分区
- 支持更新现有主题的配置
- 可以为分区级别和主题级别度量标准启用JMX查询
- 可以过滤掉zookeeper中没有ids / owner /&offsets /目录的使用者。

1.3.17 KrbServer 及 LdapServer

1.3.17.1 KrbServer 及 LdapServer 基本原理

KrbServer 及 LdapServer 简介

为了管理集群中数据与资源的访问控制权限，推荐以安全模式安装集群。在安全模式下，客户端应用程序在访问集群中的任意资源之前均需要通过身份认证，建立安全会话链接。MRS通过KrbServer为所有组件提供Kerberos认证功能，实现了可靠的认证机制。

LdapServer支持轻量目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol，简称为LDAP），为Kerberos认证提供用户和用户组数据保存能力。

KrbServer 及 LdapServer 结构

用户登录时安全认证功能主要依赖于Kerberos和LDAP。

图 1-74 安全认证场景架构




图1-74可分为三类场景：

- 登录Manager WebUI
认证架构包含步骤1、2、3、4
- 登录组件Web UI

- 认证架构包含步骤5、6、7、8
- 组件间访问
认证架构为步骤9

表 1-15 关键模块解释

名称	含义
Manager	集群Manager
Manager WS	WebBrowser
Kerberos1	部署在Manager中的KrbServer（管理平面）服务，即OMS Kerberos
Kerberos2	部署在集群中的KrbServer（业务平面）服务
LDAP1	部署在Manager中的LdapServer（管理平面）服务，即OMS LDAP
LDAP2	部署在集群中的LdapServer（业务平面）服务


Kerberos1访问LDAP数据：以负载均衡方式访问主备LDAP1两个实例和双备LDAP2两个实例。只能在主LDAP1主实例上进行数据的写操作，可以在LDAP1或者LDAP2上进行数据的读操作。

Kerberos2访问LDAP数据：读操作可以访问LDAP1和LDAP2，数据的写操作只能在主LDAP1实例进行。

KrbServer 及 LdapServer 原理


Kerberos认证

图 1-75 认证流程图



LDAP数据读写


图 1-76 数据修改过程



LDAP数据同步

- 安装集群前OMS LDAP数据同步


图 1-77 OMS LDAP 数据同步



安装集群前数据同步方向：主OMS LDAP同步到备OMS LDAP。

- 安装集群后LDAP数据同步

图 1-78 LDAP 数据同步



安装集群后数据同步方向：主OMS LDAP同步到备OMS LDAP、备组件LDAP和备组件LDAP。

1.3.17.2 KrbServer 及 LdapServer 开源增强特性

KrbServer 及 LdapServer 开源增强特性：集群内服务认证

在使用安全模式的MRS集群中，任意服务间的相互访问基于Kerberos安全架构方案。集群内某个服务（例如HDFS）在启动准备阶段的时候，会首先在Kerberos中获取该服务对应的服务名称sessionkey（即keytab，用于应用程序进行身份认证）。其他任意服务（例如YARN）需要访问HDFS并在HDFS中执行增、删、改、查数据的操作时，必须获取对应的TGT和ST，用于本次安全访问的认证。

KrbServer 及 LdapServer 开源增强特性：应用开发认证

MRS各组件提供了应用开发接口，用于客户或者上层业务产品集群使用。在应用开发过程中，安全模式的集群提供了特定的应用开发认证接口，用于应用程序的安全认证与访问。例如hadoop-common api提供的UserGroupInformation类，该类提供了多个安全认证api接口：

- setConfiguration()主要是获取对应的配置，设置全局变量等参数。
- loginUserFromKeytab()获取TGT接口。

KrbServer 及 LdapServer 开源增强特性：跨系统互信特性

MRS提供两个Manager之间的互信功能，用于实现系统之间的数据读、写等操作。


1.3.18 Loader

1.3.18.1 Loader 基本原理

Loader是在开源Sqoop组件的基础上进行了一些扩展，实现MRS与关系型数据库、文件系统之间交换“数据”、“文件”，同时也可以将数据从关系型数据库或者文件服务器导入到HDFS/HBase中，或者反过来从HDFS/HBase导出到关系型数据库或者文件服务器中。

Loader模型主要由Loader Client和Loader Server组成，如图1-79所示。

图 1-79 Loader 模型



上图中各部分的功能说明如表1-16所示。

表 1-16 Loader 模型组成

名称	描述
Loader Client	Loader的客户端，包括WebUI和CLI版本两种交互界面。
Loader Server	Loader的服务端，主要功能包括：处理客户端操作请求、管理连接器和元数据、提交MapReduce作业和监控MapReduce作业状态等。
REST API	实现RESTful (HTTP + JSON) 接口，处理来自客户端的操作请求。
Job Scheduler	简单的作业调度模块，支持周期性的执行Loader作业。
Transform Engine	数据转换处理引擎，支持字段合并、字符串剪切、字符串反序等。
Execution Engine	Loader作业执行引擎，支持以MapReduce方式执行Loader作业。
Submission Engine	Loader作业提交引擎，支持将作业提交给MapReduce执行。
Job Manager	管理Loader作业，包括创建作业、查询作业、更新作业、删除作业、激活作业、去激活作业、启动作业、停止作业。
Metadata Repository	元数据仓库，存储和管理Loader的连接器和转换步骤、作业等数据。

名称	描述
HA Manager	管理Loader Server进程的主备状态，Loader Server包含2个节点，以主备方式部署。

Loader通过MapReduce作业实现并行的导入或者导出作业任务，不同类型的导入导出作业可能只包含Map阶段或者同时Map和Reduce阶段。

Loader同时利用MapReduce实现容错，在作业任务执行失败时，可以重新调度。

- **数据导入到HBase**

在MapReduce作业的Map阶段中从外部数据源抽取数据。

在MapReduce作业的Reduce阶段中，按Region的个数启动同样个数的Reduce Task，Reduce Task从Map接收数据，然后按Region生成HFile，存放在HDFS临时目录中。

在MapReduce作业的提交阶段，将HFile从临时目录迁移到HBase目录中。

- **数据导入HDFS**

在MapReduce作业的Map阶段中从外部数据源抽取数据，并将数据输出到HDFS临时目录下（以“输出目录-ldtmp”命名）。

在MapReduce作业的提交阶段，将文件从临时目录迁移到输出目录中。

- **数据导出到关系型数据库**

在MapReduce作业的Map阶段，从HDFS或者HBase中抽取数据，然后将数据通过JDBC接口插入到临时表（Staging Table）中。

在MapReduce作业的提交阶段，将数据从临时表迁移到正式表中。

- **数据导出到文件系统**

在MapReduce作业的Map阶段，从HDFS或者HBase中抽取数据，然后将数据写入到文件服务器临时目录中。

在MapReduce作业的提交阶段，将文件从临时目录迁移到正式目录。

1.3.18.2 Loader 与其他组件的关系

与Loader有交互关系的组件有HDFS、HBase、Hive、Yarn、Mapreduce和ZooKeeper。Loader作为客户端使用这些组件的某些功能，如存储数据到HDFS和HBase，从HDFS和HBase表读数据，同时Loader本身也是一个Mapreduce客户端程序，完成一些数据导入导出任务。

1.3.18.3 Loader 开源增强特性

Loader 开源增强特性：数据导入导出

Loader是在开源Sqoop组件的基础上进行了一些扩展，除了包含Sqoop开源组件本身已有的功能外，还开发了如下的增强特性：

- 提供数据转化功能
- 支持图形化配置转换步骤
- 支持从SFTP/FTP服务器导入数据到HDFS/OBS

- 支持从SFTP/FTP服务器导入数据到HBase表
- 支持从SFTP/FTP服务器导入数据到Phoenix表
- 支持从SFTP/FTP服务器导入数据到Hive表
- 支持从HDFS/OBS导出数据到SFTP/FTP服务器
- 支持从HBase表导出数据到SFTP/FTP服务器
- 支持从Phoenix表导出数据到SFTP/FTP服务器
- 支持从关系型数据库导入数据到HBase表
- 支持从关系型数据库导入数据到Phoenix表
- 支持从关系型数据库导入数据到Hive表
- 支持从HBase表导出数据到关系型数据库
- 支持从Phoenix表导出数据到关系型数据库
- 支持从Oracle分区表导入数据到HDFS/OBS
- 支持从Oracle分区表导入数据到HBase表
- 支持从Oracle分区表导入数据到Phoenix表
- 支持从Oracle分区表导入数据到Hive表
- 支持从HDFS/OBS导出数据到Oracle分区表
- 支持从HBase导出数据到Oracle分区表
- 支持从Phoenix表导出数据到Oracle分区表
- 在同一个集群内，支持从HDFS导出数据到HBase、Phoenix表和Hive表
- 在同一个集群内，支持从HBase和Phoenix表导出数据到HDFS/OBS
- 导入数据到HBase和Phoenix表时支持使用bulkload和put list两种方式
- 支持从SFTP/FTP导入所有类型的文件到HDFS，开源只支持导入文本文件
- 支持从HDFS/OBS导出所有类型的文件到SFTP，开源只支持导出文本文件和sequence格式文件
- 导入（导出）文件时，支持对文件进行转换编码格式，支持的编码格式为jdk支持的所有格式
- 导入（导出）文件时，支持保持原来文件的目录结构和文件名不变
- 导入（导出）文件时，支持对文件进行合并，如输入文件为海量个文件，可以合并为 n 个文件（ n 值可配）
- 导入（导出）文件时，可以对文件进行过滤，过滤规则同时支持通配符和正则表达式
- 支持批量导入/导出ETL任务
- 支持ETL任务分页查询、关键字查询和分组管理
- 对外部组件提供浮动IP

1.3.19 Manager

1.3.19.1 Manager 基本原理

Manager 功能


Manager是MRS的运维管理系统，为部署在集群内的服务提供统一的集群管理能力。

Manager支持大规模集群的性能监控、告警、用户管理、权限管理、审计、服务管理、健康检查、日志采集等功能。

Manager 结构

Manager的整体逻辑架构如[图1-80](#)所示。

图 1-80 Manager 逻辑架构



Manager由OMS和OMA组成：

- OMS：操作维护系统的管理节点，OMS一般有两个，互为主备。
- OMA：操作维护系统中的被管理节点，一般有多个。

[图1-80](#)中各模块的说明如[表1-17](#)所示：

表 1-17 业务模块说明

模块名称	描述
Web Service	是一个部署在Tomcat下的Web服务，提供Manager的https接口，用于通过浏览器访问Manager。同时还提供基于Syslog和SNMP协议的北向接入能力。
OMS	操作维护系统的管理节点，OMS节点一般有两个，互为主备。
OMA	操作维护系统中的被管理节点，一般有多个。

模块名称	描述
Controller	<p>Controller是Manager的控制中心，负责汇聚来自集群中所有节点的信息，统一向MRS集群管理员展示，以及负责接收来自MRS集群管理员的操作指令，并且依据操作指令所影响的范围，向集群的所有相关节点同步信息。</p> <p>Manager的控制进程，负责各种管理动作的执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Web Service将各种管理动作（安装、启停服务、修改配置等）下发到Controller。 2. Controller将命令分解，分解后将动作下发到每一个Node Agent。例如启动一个服务，会涉及多个角色和实例。 3. Controller负责监控每一个动作的执行情况。
Node Agent	<p>Node Agent存在于每一个集群节点，是Manager在单个节点的使能器。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Node Agent代表本节点上部署的所有组件与Controller交互，实现整个集群多点到单点的汇聚。 • Node Agent是Controller对部署在该节点上组件做一切操作的使能器，其代表着Controller的功能。 <p>Node Agent每隔3秒向Controller发送心跳信息，不支持配置时间间隔。</p>
IAM	负责记录审计日志。在Manager的UI上每一个非查询类操作，都有对应的审计日志。
PMS	性能监控模块，搜集每一个OMA上的性能监控数据并提供查询。
CEP	汇聚功能模块。比如将所有OMA上的磁盘已用空间汇总成一个性能指标。
FMS	告警模块，搜集每一个OMA上的告警并提供查询。
OMM Agent	OMA上面性能监控和告警的Agent，负责收集该Agent Node上的性能监控数据和告警数据。
CAS	统一认证中心，登录Web Service时需要在CAS进行登录认证，浏览器通过URL自动跳转访问CAS。
AOS	权限管理模块，管理用户和用户组的权限。
ACS	用户和用户组管理模块，管理用户及用户归属的用户组。
Kerberos	<p>在OMS与集群中各部署一个。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMS Kerberos提供单点登录及Controller与Node Agent间认证的功能。 • 集群中Kerberos提供组件用户安全认证功能，其服务名称为KrbServer，包含两种角色实例： <ul style="list-style-type: none"> - KerberosServer：认证服务器，为MRS提供安全认证使用。 - KerberosAdmin：管理Kerberos用户的进程。

模块名称	描述
Ldap	在OMS与集群中各部署一个。 <ul style="list-style-type: none">• OMS Ldap为用户认证提供数据存储。• 集群中的Ldap作为OMS Ldap的备份，其服务名称为LdapServer，角色实例为SlapdServer。
Database	Manager的数据库，负责存储日志、告警等信息。
HA	高可用性管理模块，主备OMS通过HA进行主备管理。
NTP Server NTP Client	负责同步集群内各节点的系统时钟。

1.3.19.2 Manager 关键特性

Manager 关键特性：统一监控告警

Manager提供可视化、便捷的监控告警功能。用户可以快速获取集群关键性能指标，并评测集群健康状况，同时提供性能指标的定制化显示功能及指标转换告警方法。Manager可监控所有组件的运行情况，并在故障时实时上报告警。通过界面的联机帮助，用户可以查看性能指标和告警恢复的详细方法，进行快速排障。

Manager 关键特性：统一用户权限管理

Manager提供系统中各组件的权限集中管理功能。

Manager引入角色的概念，采用RBAC的方式对系统进行权限管理，集中呈现和管理系统中各组件零散的权限功能，并且将各个组件的权限以权限集合（即角色）的形式组织，形成统一的系统权限概念。这样一方面对普通用户屏蔽了内部的权限管理细节，另一方面对MRS集群管理员简化了权限管理的操作方法，提升了权限管理的易用性和用户体验。

Manager 关键特性：单点登录

提供Manager WebUI与组件WebUI之间的单点登录，以及MRS与第三方系统集成时的单点登录。

此功能统一了Manager系统用户和组件用户的管理及认证。整个系统使用LDAP管理用户，使用Kerberos进行认证，并在OMS和组件间各使用一套Kerberos和LDAP的管理机制，通过CAS实现单点登录（包括单点登录和单点登出）。用户只需要登录一次，即可在Manager WebUI和组件Web UI之间，甚至第三方系统之间进行任务跳转操作，无需切换用户重新登录。

说明

- 出于安全考虑，CAS Server只能保留用户使用的TGT（ticket-granting ticket）20分钟。
- 如用户20分钟内不对页面（包括Manager和组件WebUI）进行操作，页面自动锁定。

Manager 关键特性：自动健康检查与巡检

Manager为用户提供界面化的系统运行环境自动检查服务，帮助用户实现一键式系统运行健康度巡检和审计，保障系统的正常运行，降低系统运维成本。用户查看检查结果后，还可导出检查报告用于存档及问题分析。

Manager 关键特性：租户管理

Manager引入了多租户的概念，集群拥有的CPU、内存和磁盘等资源，可以整合规划为一个集合体，这个集合体就是租户。多个不同的租户统称多租户。

多租户功能支持层级式的租户模型，支持动态的添加和删除租户，实现资源的隔离，可以对租户的计算资源和存储资源进行动态配置和管理。

- 计算资源指租户Yarn任务队列资源，可以修改任务队列的配额，并查看任务队列的使用状态和使用统计。
- 存储资源目前支持HDFS存储，可以添加删除租户HDFS存储目录，设置目录的文件数量配额和存储空间配额。

Manager作为MRS的统一租户管理平台，用户可以在界面上根据业务需要，在集群中创建租户、管理租户。

- 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。默认情况下，新的计算资源和存储资源的全部权限将分配给租户的角色。
- 修改租户的计算资源或存储资源，对应的角色关联权限将自动更新。

Manager还提供了多实例的功能，使用户在资源控制和业务隔离的场景中可以独立使用HBase、Hive和Spark组件。多实例功能默认关闭，可以选择手动启用。


1.3.20 MapReduce

1.3.20.1 MapReduce 基本原理

MapReduce是Hadoop的核心，是Google提出的一个软件架构，用于大规模数据集（大于1TB）的并行运算。概念“Map（映射）”和“Reduce（化简）”，及他的主要思想，都是从函数式编程语言借来的，还有从矢量编程语言借来的特性。

当前的软件实现是指定一个Map（映射）函数，用来把一组键值对映射成一组新的键值对，指定并发的Reduce（化简）函数，用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。

图 1-81 分布式批处理引擎




MapReduce是用于并行处理大数据集的软件框架。MapReduce的根源是函数性编程中的map和reduce函数。Map函数接受一组数据并将其转换为一个键/值对列表，输入域中的每个元素对应一个键/值对。Reduce函数接受Map函数生成的列表，然后根据它们的键缩小键/值对列表。MapReduce起到了将大事务分散到不同设备处理的能力，这样之前必须用单台较强服务器才能运行的任务，在分布式环境下也能完成。

MapReduce 结构

如图1-82所示，MapReduce通过实现YARN的Client和ApplicationMaster接口集成到YARN中，利用YARN申请计算所需资源。

图 1-82 Apache YARN&MapReduce 的基本架构



1.3.20.2 MapReduce 与其他组件的关系

MapReduce 和 HDFS 的关系

- HDFS是Hadoop分布式文件系统，具有高容错和高吞吐量的特性，可以部署在价格低廉的硬件上，存储应用程序的数据，适合有超大数据集的应用程序。
- 而MapReduce是一种编程模型，用于大数据集（大于1TB）的并行运算。在MapReduce程序中计算的数据可以来自多个数据源，如Local FileSystem、HDFS、数据库等。最常用的是HDFS，可以利用HDFS的高吞吐性能读取大规模的数据进行计算。同时在计算完成后，也可以将数据存储到HDFS。

MapReduce 和 YARN 的关系

MapReduce是运行在YARN之上的一个批处理的计算框架。MRv1是Hadoop 1.0中的MapReduce实现，它由编程模型（新旧编程接口）、运行时环境（由JobTracker和TaskTracker组成）和数据处理引擎（MapTask和ReduceTask）三部分组成。该框架在扩展性、容错性（JobTracker单点）和多框架支持（仅支持MapReduce一种计算框架）等方面存在不足。MRv2是Hadoop 2.0中的MapReduce实现，它在源码级重用了


MRv1的编程模型和数据处理引擎实现，但运行时环境由YARN的ResourceManager和ApplicationMaster组成。其中ResourceManager是一个全新的资源管理系统，而ApplicationMaster则负责MapReduce作业的数据切分、任务划分、资源申请和任务调度与容错等工作。

1.3.20.3 MapReduce 开源增强特性

MapReduce 开源增强特性：JobHistoryServer HA 特性

JobHistoryServer (JHS) 是用于查看MapReduce历史任务信息的服务器，当前开源JHS只支持单实例服务。JobHistoryServer HA能够解决JHS单点故障时，应用访问MapReduce接口无效，导致整体应用执行失败的场景，从而大大提升MapReduce服务的高可用性。

图 1-83 JobHistoryServer HA 主备倒换的状态转移过程



JobHistoryServer高可用性

- 采用ZooKeeper实现主备选举和倒换；
- JobHistoryServer使用浮动IP对外提供服务；
- 兼容JHS单实例，也支持HA双实例；
- 同一时刻，只有一个节点启动JHS进程，防止多个JHS操作同一文件冲突；
- 支持扩容减容、实例迁移、升级、健康检查等。

MapReduce 开源增强特性：特定场景优化 MapReduce 的 Merge/Sort 流程提升 MapReduce 性能

下图展示了MapReduce任务的工作流程。

图 1-84 MapReduce job





图 1-85 MapReduce job execution flow



Reduce过程分为三个不同步骤：Copy、Sort（实际应当称为Merge）及Reduce。在Copy过程中，Reducer尝试从NodeManagers获取Maps的输出并存储在内存或硬盘

中。紧接着进行Shuffle过程（包含Sort及Reduce），这个过程将获取到的Maps输出进行存储并有序地合并然后提供给Reducer。当Job有大量的Maps输出需要处理的时候，Shuffle过程将变得非常耗时。对于一些特定的任务（例如hash join或hash aggregation类型的SQL任务），Shuffle过程中的排序并非必须的。但是Shuffle却默认必须进行排序，所以需要对此处进行改进。

此特性通过对MapReduce API进行增强，能自动针对此类型任务关闭Sort过程。当Sort被关闭，获取Maps输出数据以后，直接合并后输出给Reduce，避免了由于排序而浪费大量时间。这种方式极大程度地提升了大部分SQL任务的效率。

MapReduce 开源增强特性：MR History Server 优化解决日志小文件问题

运行在Yarn上的作业在执行完成后，NodeManager会通过LogAggregationService把产生的日志收集到HDFS上，并从本地文件系统中删除。日志收集到HDFS上以后由MR HistoryServer来进行统一的日志管理。LogAggregationService在收集日志时会把container产生的本地日志合并成一个日志文件上传到HDFS，在一定程度上可以减少日志文件的数量。但在规模较大且任务繁忙的集群上，经过长时间的运行，HDFS依然会面临存储的日志文件过多的问题。

以一个20节点的计算场景为例，默认清理周期（15日）内将产生约1800万日志文件，占用NameNode近18G内存空间，同时拖慢HDFS的系统响应速度。

由于收集到HDFS上的日志文件只有读取和删除的需求，因此可以利用Hadoop Archives功能对收集的日志文件目录进行定期归档。

日志归档

在MR HistoryServer中新增AggregatedLogArchiveService模块，定期检查日志目录中的文件数。在文件数达到设定阈值时，启动归档任务进行日志归档，并在归档完成后删除原日志文件，以减少HDFS上的文件数量。

归档日志清理

由于Hadoop Archives不支持在归档文件中进行删除操作，因此日志清理时需要删除整个归档文件包。通过修改AggregatedLogDeletionService模块，获取归档日志中最新的日志生成时间，若所有日志文件均满足清理条件，则清理该归档日志包。

归档日志浏览

Hadoop Archives支持URI直接访问归档包中的文件内容，因此浏览过程中，当MR History Server发现原日志文件不存在时，直接将URI重定向到归档文件包中即可访问到已归档的日志文件。

📖 说明

- 本功能通过调用HDFS的Hadoop Archives功能进行日志归档。由于Hadoop Archives归档任务实际上是执行一个MR应用程序，所以在每次执行日志归档任务后，会新增一条MR执行记录。
- 本功能归档的日志来源于日志收集功能，因此只有在日志收集功能开启状态下本功能才会生效。

1.3.21 MemArtsCC

1.3.21.1 MemArtsCC 基本原理

MemArtsCC是一款面向存算分离架构的分布式计算侧缓存系统，采用极轻量化的架构设计，部署在计算侧的集群中，通过智能预取远端对象存储上的数据提供高速缓存能力，从而来加速计算任务执行。

MemArtsCC在存储层面将远端对象存储(OBS)上的对象进行切片，并建立索引，大大提升缓存数据的读取性能。通过ZooKeeper实现轻量化的服务发现，提供超高可用性。基于LRU算法管理分片数据的生命周期。

MemArtsCC 主要特点

- 去中心化架构，所有实例提供对等服务能力。
- 轻量化设计，极低的资源占用率。
- 应用解耦，业务无需感知无需适配即可使用。
- 高可用，单实例级别异常不影响集群可用性。

MemArtsCC 结构

MemArtsCC由CCSideCar和CCWorker两个角色组成。

在存算架构下，Spark、Hive等计算分析应用的数据存储在对象存储服务(OBS)中。在MemArtsCC集群上一个服务实例称为Worker，对于OBS上的对象数据，Worker缓存其中部分或全部分片到本地的持久化存储（SSD/HDD）中。上层应用通过MemArtsCC SDK读取某个对象时，基于分片索引到特定的Worker上读取分片数据，如果命中缓存则Worker返回对应分片，如果未命中则直接从OBS中读取数据，同时Worker端会异步的加载未命中的分片到本地存储中，供后续使用。

图 1-86 MemArtsCC 结构




表 1-18 MemArtsCC 结构图说明

名称	说明
MemArtsCC SDK	提供OBSA（OBSA，Hadoop客户端插件）FS客户端使用的可访问OBS服务器对象的SDK。
CCSideCar	MemArtsCC的管理面服务，提供MemArtsCC服务监控采集、配置下发、服务启停等能力。
CCWorker	MemArtsCC的数据面服务，支持MemArtsCC的缓存数据读写、存储、淘汰等能力。

1.3.21.2 MemArtsCC 与其他组件关系

MemArtsCC 与 OBS 的关系

OBS提供一种新的InputStream：OBSMemArtsCCInputStream，该InputStream从部署在计算侧上的MemArtsCC集群读取数据，从而减少OBS服务端压力，提升数据读取性能的目标。

MemArtsCC会将数据持久化存储到计算侧的存储中（SSD），OBS对接MemArtsCC有如下使用场景：

1. 提升存算分离架构访问数据的性能
利用MemArtsCC的本地存储，访问热点数据不必跨网络，可以提升OBS上层应用数据读取效率。
2. 减少OBS服务端压力
MemArtsCC会将热点数据存储到计算侧集群，可以起到降低OBS服务端带宽的作用。

MemArtsCC 与 Spark 的关系

Spark从OBS读取数据，OBS会从MemArtsCC读取数据，如果命中则读本地缓存，否则触发预取。

MemArtsCC 与 Hive 的关系

Hive从OBS读取数据，OBS会从MemArtsCC读取数据，如果命中则读本地缓存，否则触发预取。

MemArtsCC 与 HetuEngine 的关系

HetuEngine从OBS读取数据，OBS会从MemArtsCC读取数据，如果命中则读本地缓存，否则触发预取。

1.3.22 Oozie

1.3.22.1 Oozie 基本原理

Oozie 简介

Oozie是一个基于工作流引擎的开源框架，它能够提供对Hadoop作业的任务调度与协调。

Oozie 结构

Oozie引擎是一个Web App应用，默认集成到Tomcat中，采用pg数据库。

基于Ext提供WEB Console，该Console仅提供对Oozie工作流的查看和监控功能。通过Oozie对外提供REST方式的WS接口，Oozie client通过该接口控制（启动、停止等操作）Workflow流程，从而编排、运行Hadoop MapReduce任务，如图1-87所示。

图 1-87 Oozie 框架




图1-87中各部分的功能说明如表1-19所示。

表 1-19 结构图说明

名称	描述
Console	提供对Oozie流程的查看和监控功能。
Client	通过接口控制workflow流程：可以执行提交流程，启动流程，运行流程，终止流程，恢复流程等操作。
SDK	软件开发工具包SDK（SoftwareDevelopmentKit）是被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
Database	pg数据库。
WebApp（Oozie）	WebApp（Oozie）即Oozie server，可以用内置的Tomcat容器，也可以用外部的，记录的信息比如日志等放在pg数据库中。
Tomcat	Tomcat服务器是免费的开放源代码的Web应用服务器。
Hadoop组件	底层执行Oozie编排流程的各个组件，包括MapReduce、Hive等。

Oozie 原理

Oozie是一个工作流引擎服务器，用于运行MapReduce任务工作流。同时Oozie还是一个Java Web程序，运行在Tomcat容器中。

Oozie工作流通过HPDL（一种通过XML自定义处理的语言，类似JBoss JBPM的JPD）来构造。包含“Control Node”（可控制的工作流节点）、“Action Node”。

- “Control Node”用于控制工作流的编排，如“start”（开始）、“end”（关闭）、“error”（异常场景）、“decision”（选择）、“fork”（并行）、“join”（合并）等。
- Oozie工作流中拥有多个“Action Node”，如MapReduce、Java等。

所有的“Action Node”以有向无环图DAG（Direct Acyclic Graph）的模式部署运行。所以在“Action Node”的运行步骤上是有方向的，当上一个“Action Node”运行完成后才能运行下一个“Action Node”。一旦当前“Action Node”完成，远程服务器将回调Oozie的接口，这时Oozie又会以同样的方式执行工作流中的下一个“Action Node”，直到工作流中所有“Action Node”都完成（完成包括失败）。

Oozie工作流提供各种类型的“Action Node”用于支持不同的业务需要，如MapReduce，HDFS，SSH，Java以及Oozie子流程。

1.3.22.2 Oozie 开源增强特性

Oozie 开源增强特性：安全增强

支持Oozie权限管理，提供管理员与普通用户两种角色。

支持单点登录登出，HTTPS访问以及审计日志。

1.3.23 Ranger

1.3.23.1 Ranger 基本原理

Apache Ranger提供一个集中式安全管理框架，提供统一授权和统一审计能力。它可以对整个Hadoop生态中如HDFS、Hive、HBase、Kafka等进行细粒度的数据访问控制。用户可以利用Ranger提供的前端WebUI控制台通过配置相关策略来控制用户对这些组件的访问权限。

Ranger架构如图1-88所示

图 1-88 Ranger 结构




表 1-20 结构图说明

名称	描述
RangerAdmin	Ranger的管理角色，拥有策略管理、用户管理、审计管理等功能，提供WebUI和RestFul接口。
UserSync	负责周期从外部同步用户和用户组信息并写入RangerAdmin中。
TagSync	负责周期从外部Atlas服务同步标签信息并写入RangerAdmin中。

Ranger 原理

- 组件Ranger插件

Ranger为各组件提供了基于PBAC (Policy-Based Access Control) 的权限管理插件，用于替换组件自身原来的鉴权插件。Ranger插件都是由组件侧自身的鉴权接口扩展而来，用户在Ranger WebUI上对指定service设置权限策略，Ranger插件会定期从RangerAdmin处更新策略并缓存在组件本地文件，当有客户端请求需要进行鉴权时，Ranger插件会对请求中携带的用户在策略中进行匹配，随后返回接受或拒绝。

- UserSync用户同步


UserSync周期性从LDAP/Unix中同步数据到RangerAdmin中，其中安全模式向从LDAP中同步，非安全模式从Unix中同步。同步模式默认采取增量模式，每次同步周期UserSync只会更新新增或者变更的用户和用户组，当用户或者用户组被删除时，UserSync不会同步该变更到RangerAdmin，即RangerAdmin中不会同步删除。为了提高性能，UserSync也不会同步没有所属用户的用户组到RangerAdmin中。

- 统一审计
Ranger插件支持记录审计日志，当前审计日志存储介质支持本地文件和ElasticSearch两种，默认为本地文件，如需开启Elasticsearch存储，请按照指导开启，并在Ranger WebUI上Audit页签查询相应组件的审计明细。
- 高可靠性
Ranger支持RangerAdmin双主，两个RangerAdmin同时提供服务，任意一个RangerAdmin故障不会影响Ranger的功能。
- 高性能
Ranger提供Load-Balance能力，通过浏览器访问Ranger WebUI时Load-Balance会自动选择当前负载较小的RangerAdmin来提供服务。

1.3.23.2 Ranger 与其他组件的关系

Ranger为组件提供基于PBAC的鉴权插件，供组件服务端运行，目前支持Ranger鉴权的组件有HDFS、Yarn、Hive、HBase、Kafka、Elasticsearch和Spark，后续会支持更多组件。

图 1-89 Ranger 与组件的关系



1.3.24 Spark

1.3.24.1 Spark 基本原理

简介

Spark是基于内存的分布式计算框架。在迭代计算的场景下，数据处理过程中的数据可以存储在内存中，提供了比MapReduce高10到100倍的计算能力。Spark可以使用HDFS作为底层存储，使用户能够快速地从MapReduce切换到Spark计算平台上去。Spark提供一站式数据分析能力，包括小批量流式处理、离线批处理、SQL查询、数据

挖掘等，用户可以在同一个应用中无缝结合使用这些能力。Spark的开源新特性请参考[Spark开源新特性](#)。

Spark的特点如下：

- 通过分布式内存计算和DAG（无回路有向图）执行引擎提升数据处理能力，比MapReduce性能高10倍到100倍。
- 提供多种语言开发接口（Scala/Java/Python），并且提供几十种高度抽象算子，可以很方便构建分布式的数据处理应用。
- 结合SQL、Streaming等形成数据处理栈，提供一站式数据处理能力。
- 契合Hadoop生态环境，Spark应用可以运行在Standalone、Mesos或者YARN上，能够接入HDFS、HBase、Hive等多种数据源，支持MapReduce程序平滑转接。

结构

Spark的架构如[图1-90](#)所示，各模块的说明如[表1-21](#)所示。

图 1-90 Spark 架构




表 1-21 基本概念说明

模块	说明
Cluster Manager	集群管理器，管理集群中的资源。Spark支持多种集群管理器，Spark自带的Standalone集群管理器、Mesos或YARN。Spark集群默认采用YARN模式。
Application	Spark应用，由一个Driver Program和多个Executor组成。
Deploy Mode	部署模式，分为cluster和client模式。cluster模式下，Driver会在集群内的节点运行；而在client模式下，Driver在客户端运行（集群外）。
Driver Program	是Spark应用程序的主进程，运行Application的main()函数并创建SparkContext。负责应用程序的解析、生成Stage并调度Task到Executor上。通常SparkContext代表Driver Program。


模块	说明
Executor	在Work Node上启动的进程，用来执行Task，管理并处理应用中用到数据。一个Spark应用一般包含多个Executor，每个Executor接收Driver的命令，并执行一到多个Task。
Worker Node	集群中负责启动并管理Executor以及资源的节点。
Job	一个Action算子（比如collect算子）对应一个Job，由并行计算的多个Task组成。
Stage	每个Job由多个Stage组成，每个Stage是一个Task集合，由DAG分割而成。
Task	承载业务逻辑的运算单元，是Spark平台上可执行的最小工作单元。一个应用根据执行计划以及计算量分为多个Task。

Spark 原理

Spark的应用运行架构如图1-91所示，运行流程如下所示：


1. 应用程序（Application）是作为一个进程的集合运行在集群上的，由Driver进行协调。
2. 在运行一个应用时，Driver会去连接集群管理器（Standalone、Mesos、YARN）申请运行Executor资源，并启动ExecutorBackend。然后由集群管理器在不同的应用之间调度资源。Driver同时会启动应用程序DAG调度、Stage划分、Task生成。
3. 然后Spark会把应用的代码（传递给SparkContext的JAR或者Python定义的代码）发送到Executor上。
4. 所有的Task执行完成后，用户的应用程序运行结束。

图 1-91 Spark 应用运行架构



Spark采用Master和worker的模式，如图1-92所示。用户在Spark客户端提交应用程序，调度器将Job分解为多个Task发送到各个Worker中执行，各个Worker将计算的结果上报给Driver（即Master），Driver聚合结果返回给客户端。

图 1-92 Spark 的 Master 和 Worker



在此结构中，有几个说明点：

- 应用之间是独立的。
每个应用有自己的executor进程，Executor启动多个线程，并行地执行任务。无论是在调度方面，或者是executor方面。各个Driver独立调度自己的任务；不同的应用任务运行在不同的JVM上，即不同的Executor。
- 不同Spark应用之间是不共享数据的，除非把数据存储在外部的存储系统上（比如HDFS）。
- 因为Driver程序在集群上调度任务，所以Driver程序需要和worker节点比较近，比如在一个相同的局部网络内。

Spark on YARN有两种部署模式：

- YARN-Cluster模式下，Spark的Driver会运行在YARN集群内的ApplicationMaster进程中，ApplicationMaster已经启动之后，提交任务的客户端退出也不会影响任务的运行。
- YARN-Client模式下，Driver启动在客户端进程内，ApplicationMaster进程只用来向YARN集群申请资源。

Spark Streaming 原理


Spark Streaming是一种构建在Spark上的实时计算框架，扩展了Spark处理大规模流式数据的能力。当前Spark支持两种数据处理方式：Direct Streaming和Receiver方式。

Direct Streaming计算流程

Direct Streaming方式主要通过采用Direct API对数据进行处理。以Kafka Direct接口为例，与启动一个Receiver来连续不断地从Kafka中接收数据并写入到WAL中相比，

Direct API简单地给出每个batch区间需要读取的偏移量位置。然后，每个batch的Job被运行，而对应偏移量的数据在Kafka中已准备好。这些偏移量信息也被可靠地存储在checkpoint文件中，应用失败重启时可以直接读取偏移量信息。

图 1-93 Direct Kafka 接口数据传输




需要注意的是，Spark Streaming可以在失败后重新从Kafka中读取并处理数据段。然而，由于语义仅被处理一次，重新处理的结果和没有失败处理的结果是一致的。

因此，Direct API消除了需要使用WAL和Receivers的情况，且确保每个Kafka记录仅被接收一次，这种接收更加高效。使得Spark Streaming和Kafka可以很好地整合在一起。总体来说，这些特性使得流处理管道拥有高容错性、高效性及易用性，因此推荐使用Direct Streaming方式处理数据。

Receiver计算流程

在一个Spark Streaming应用开始时（也就是Driver开始时），相关的StreamingContext（所有流功能的基础）使用SparkContext启动Receiver成为长驻运行任务。这些Receiver接收并保存流数据到Spark内存中以供处理。用户传送数据的生命周期如图1-94所示：

图 1-94 数据传输生命周期



1. 接收数据（蓝色箭头）

Receiver将数据流分成一系列小块，存储到Executor内存中。另外，在启用预写日志（Write-ahead Log，简称WAL）以后，数据同时还写入到容错文件系统的预写日志中。

2. 通知Driver（绿色箭头）

接收块中的元数据（Metadata）被发送到Driver的StreamingContext。这个元数据包括：

- 定位其在Executor内存中数据位置的块Reference ID。
- 若启用了WAL，还包括块数据在日志中的偏移信息。

3. 处理数据（红色箭头）

对每个批次的数据，StreamingContext使用Block信息产生RDD及其Job。StreamingContext通过运行任务处理Executor内存中的Block来执行Job。

4. 周期性地设置检查点（橙色箭头）

5. 为了容错的需要，StreamingContext会周期性地设置检查点，并保存到外部文件系统中。

容错性

Spark及其RDD允许无缝地处理集群中任何Worker节点的故障。鉴于Spark Streaming建立于Spark之上，因此其Worker节点也具备了同样的容错能力。然而，由于Spark Streaming的长正常运行需求，其应用程序必须也具备从Driver进程（协调各个Worker的主要应用进程）故障中恢复的能力。使Spark Driver能够容错是件很棘手的事情，因为可能是任意计算模式实现的任意用户程序。不过Spark Streaming应用程序在计算上有一个内在的结构：在每批次数据周期性地执行同样的Spark计算。这种结构允许把应用的状态（亦称Checkpoint）周期性地保存到可靠的存储空间中，并在Driver重新启动时恢复该状态。

对于文件这样的源数据，这个Driver恢复机制足以做到零数据丢失，因为所有的数据都保存在了像HDFS这样的容错文件系统中。但对于像Kafka和Flume等其他数据源，有些接收到的数据还只缓存在内存中，尚未被处理，就有可能丢失。这是由于Spark应用的分布操作方式引起的。当Driver进程失败时，所有在Cluster Manager中运行的Executor，连同在内存中的所有数据，也同时被终止。为了避免这种数据损失，Spark Streaming引进了WAL功能。

WAL通常被用于数据库和文件系统中，用来保证任何数据操作的持久性，即先将操作记入一个持久的日志，再对数据施加这个操作。若施加操作的过程中执行失败了，则通过读取日志并重新施加前面预定的操作，系统就得到了恢复。下面介绍了如何利用这样的概念保证接收到的数据的持久性。

Kafka数据源使用Receiver来接收数据，是Executor中的长运行任务，负责从数据源接收数据，并且在数据源支持时还负责确认收到数据的结果（收到的数据被保存在Executor的内存中，然后Driver在Executor中运行来处理任务）。

当启用了预写日志以后，所有收到的数据同时还保存到了容错文件系统的日志文件中。此时即使Spark Streaming失败，这些接收到的数据也不会丢失。另外，接收数据的正确性只在数据被预写到日志以后Receiver才会确认，已经缓存但还没有保存的数据可以在Driver重新启动之后由数据源再发送一次。这两个机制确保了零数据丢失，即所有的数据或者从日志中恢复，或者由数据源重发。

如果需要启用预写日志功能，可以通过如下动作实现：

- 通过“streamingContext.checkpoint” (path-to-directory)设置checkpoint的目录，这个目录是一个HDFS的文件路径，既用作保存流的checkpoint，又用作保存预写日志。
- 设置SparkConf的属性“spark.streaming.receiver.writeAheadLog.enable”为“true”（默认值是“false”）。

在WAL被启用以后，所有Receiver都获得了能够从可靠收到的数据中恢复的优势。建议缓存RDD时不采取多备份选项，因为用于预写日志的容错文件系统很可能也复制了数据。


说明

在启用了预写日志以后，数据接收吞吐率会有降低。由于所有数据都被写入容错文件系统，文件系统的写入吞吐率和用于数据复制的网络带宽，可能就是潜在的瓶颈了。在此情况下，需要创建更多的Receiver增加数据接收的并行度，或使用更好的硬件以增加容错文件系统的吞吐率。

恢复流程

当一个失败的Driver重启时，按如下流程启动：

图 1-95 计算恢复流程




1. 恢复计算（橙色箭头）
使用checkpoint信息重启Driver，重新构造SparkContext并重启Receiver。
2. 恢复元数据块（绿色箭头）
为了保证能够继续下去所必备的全部元数据块都被恢复。
3. 未完成作业的重新形成（红色箭头）
由于失败而没有处理完成的批处理，将使用恢复的元数据再次产生RDD和对应的作业。
4. 读取保存在日志中的块数据（蓝色箭头）
在这些作业执行时，块数据直接从预写日志中读出。这将恢复在日志中可靠地保存的所有必要数据。
5. 重发尚未确认的数据（紫色箭头）
失败时没有保存到日志中的缓存数据将由数据源再次发送。因为Receiver尚未对其确认。

因此通过预写日志和可靠的Receiver，Spark Streaming就可以保证没有输入数据会由于Driver的失败而丢失。

SparkSQL 和 DataSet 原理

SparkSQL

图 1-96 SparkSQL 和 DataSet



Spark SQL是Spark中用于结构化数据处理的模块。在Spark应用中，可以无缝的使用SQL语句亦或是DataSet API对结构化数据进行查询。

Spark SQL以及DataSet还提供了一种通用的访问多数据源的方式，可访问的数据源包括Hive、CSV、Parquet、ORC、JSON和JDBC数据源，这些不同的数据源之间也可以实现互相操作。Spark SQL复用了Hive的前端处理逻辑和元数据处理模块，使用Spark SQL可以直接对已有的Hive数据进行查询。

另外，SparkSQL还提供了诸如API、CLI、JDBC等诸多接口，对客户端提供多样接入形式。

Spark SQL Native DDL/DML

Spark1.5将很多DDL/DML命令下压到Hive执行，造成了与Hive的耦合，且在一定程度上不够灵活（比如报错不符合预期、结果与预期不一致等）。

Spark实现了命令的本地化，使用Spark SQL Native DDL/DML取代Hive执行DDL/DML命令。一方面实现和Hive的解耦，另一方面可以对命令进行定制化。

DataSet

DataSet是一个由特定域的对象组成的强类型集合，可通过功能或关系操作并行转换其中的对象。每个Dataset还有一个非类型视图，即由多个列组成的DataSet，称为DataFrame。

DataFrame是一个由多个列组成的结构化的分布式数据集合，等同于关系数据库中的一张表，或者是R/Python中的data frame。DataFrame是Spark SQL中的最基本的概

念，可以通过多种方式创建，例如结构化的数据集、Hive表、外部数据库或者是RDD。

可用于DataSet的操作分为Transformation和Action。

- Transformation操作可生成新的DataSet。
如map、filter、select和aggregate (groupBy)。
- Action操作可触发计算及返回结果。
如count、show或向文件系统写数据。

通常使用两种方法创建一个DataSet:

- 最常见的方法是通过使用SparkSession上的read函数将Spark指向存储系统上的某些文件。

```
val people = spark.read.parquet("...").as[Person] // Scala
DataSet<Person> people = spark.read().parquet("...").as(Encoders.bean(Person.class)); // Java
```
- 还可通过已存在的DataSet上可用的transformation操作来创建数据集。例如，在已存在的DataSet上应用map操作来创建新的DataSet:

```
val names = people.map(_.name) // 使用Scala语言, 且names为一个Dataset
Dataset<String> names = people.map((Person p) -> p.name, Encoders.STRING); // Java
```

CLI和JDBCServer

除了API编程接口之外，Spark SQL还对外提供CLI/JDBC接口:

- spark-shell和spark-sql脚本均可以提供CLI，以便于调试。
- JDBCServer提供JDBC接口，外部可直接通过发送JDBC请求来完成结构化数据的计算和解析。

SparkSession 原理

SparkSession是Spark编程的统一API，也可看作是读取数据的统一入口。SparkSession提供了一个统一的入口点来执行以前分散在多个类中的许多操作，并且还还为那些较旧的类提供了访问器方法，以实现最大的兼容性。

使用构建器模式创建SparkSession。如果存在SparkSession，构建器将自动重用现有的SparkSession；如果不存在则会创建一个SparkSession。在I/O期间，在构建器中设置的配置项将自动同步到Spark和Hadoop。

```
import org.apache.spark.sql.SparkSession
val sparkSession = SparkSession.builder
  .master("local")
  .appName("my-spark-app")
  .config("spark.some.config.option", "config-value")
  .getOrCreate()
```

- SparkSession可以用于对数据执行SQL查询，将结果返回为DataFrame。

```
sparkSession.sql("select * from person").show
```
- SparkSession可以用于设置运行时的配置项，这些配置项可以在SQL中使用变量替换。

```
sparkSession.conf.set("spark.some.config", "abcd")
sparkSession.conf.get("spark.some.config")
sparkSession.sql("select ${spark.some.config}")
```
- SparkSession包括一个“catalog”方法，其中包含使用Metastore（即数据目录）的方法。方法返回值为数据集，可以使用相同的Dataset API来运行。

```
val tables = sparkSession.catalog.listTables()
val columns = sparkSession.catalog.listColumns("myTable")
```

- 底层SparkContext可以通过SparkSession的SparkContext API访问。


```
val sparkContext = sparkSession.sparkContext
```

Structured Streaming 原理

Structured Streaming是构建在Spark SQL引擎上的流式数据处理引擎，用户可以使用Scala、Java、Python或R中的Dataset/DataFrame API进行流数据聚合运算、按事件时间窗口计算、流流Join等操作。当流数据连续不断的产生时，Spark SQL将会增量的、持续不断的处理这些数据并将结果更新到结果集中。同时，系统通过checkpoint和Write Ahead Logs确保端到端的完全一次性容错保证。


Structured Streaming的核心是将流式的数据看成一张不断增加的数据库表，这种流式的数据处理模型类似于数据块处理模型，可以把静态数据库表的一些查询操作应用在流式计算中，Spark执行标准的SQL查询，从不断增加的无边界表中获取数据。

图 1-97 Structured Streaming 无边界表



每一条查询的操作都会产生一个结果集Result Table。每一个触发间隔，当新的数据新增到表中，都会最终更新Result Table。无论何时结果集发生了更新，都能将变化的结果写入一个外部的存储系统。

图 1-98 Structured Streaming 数据处理模型



Structured Streaming在OutPut阶段可以定义不同的存储方式，有如下3种：

- Complete Mode：整个更新的结果集都会写入外部存储。整张表的写入操作将由外部存储系统的连接器完成。
- Append Mode：当时间间隔触发时，只有在Result Table中新增加的数据行会被写入外部存储。这种方式只适用于结果集中已经存在的内容不希望发生改变的情况下，如果已经存在的数据会被更新，不适合适用此种方式。
- Update Mode：当时间间隔触发时，只有在Result Table中被更新的数据才会被写入外部存储系统。注意，和Complete Mode方式的不同之处是不更新的结果集不会写入外部存储。

基本概念

- **RDD**

即弹性分布数据集（Resilient Distributed Dataset），是Spark的核心概念。指的是一个只读的，可分区的分布式数据集，这个数据集的全部或部分可以缓存在内存中，在多次计算间重用。

RDD的生成：

- 从HDFS输入创建，或从与Hadoop兼容的其他存储系统中输入创建。
- 从父RDD转换得到新RDD。
- 从数据集合转换而来，通过编码实现。


RDD的存储：

- 用户可以选择不同的存储级别缓存RDD以便重用（RDD有11种存储级别）。
- 当前RDD默认是存储于内存，但当内存不足时，RDD会溢出到磁盘中。

- **Dependency（RDD的依赖）**

RDD的依赖分别为：窄依赖和宽依赖。

图 1-99 RDD 的依赖




- **窄依赖:** 指父RDD的每一个分区最多被一个子RDD的分区所用。
- **宽依赖:** 指子RDD的分区依赖于父RDD的所有分区。

窄依赖对优化很有利。逻辑上，每个RDD的算子都是一个fork/join（此join非上文的join算子，而是指同步多个并行任务的barrier）：把计算fork到每个分区，算完后join，然后fork/join下一个RDD的算子。如果直接翻译到物理实现，是很不经济的：一是每一个RDD（即使是中间结果）都需要物化到内存或存储中，费时费空间；二是join作为全局的barrier，是很昂贵的，会被最慢的那个节点拖死。如果子RDD的分区到父RDD的分区是窄依赖，就可以实施经典的fusion优化，把两个fork/join合为一个；如果连续的变换算子序列都是窄依赖，就可以把很多个fork/join并为一个，不但减少了大量的全局barrier，而且无需物化很多中间结果RDD，这将极大地提升性能。Spark把这个叫做流水线（pipeline）优化。

- **Transformation和Action（RDD的操作）**

对RDD的操作包含Transformation（返回值还是一个RDD）和Action（返回值不是一个RDD）两种。RDD的操作流程如图1-100所示。其中Transformation操作是Lazy的，也就是说从一个RDD转换生成另一个RDD的操作不是马上执行，Spark在遇到Transformations操作时只会记录需要这样的操作，并不会去执行，需要等到有Actions操作的时候才会真正启动计算过程进行计算。Actions操作会返回结果或把RDD数据写到存储系统中。Actions是触发Spark启动计算的动因。

图 1-100 RDD 操作示例



RDD看起来与Scala集合类型没有太大差别，但数据和运行模型大相迥异。

```
val file = sc.textFile("hdfs://...")
val errors = file.filter(_contains("ERROR"))
errors.cache()
errors.count()
```

- textFile算子从HDFS读取日志文件，返回file（作为RDD）。
- filter算子筛出带“ERROR”的行，赋给errors（新RDD）。filter算子是一个Transformation操作。
- cache算子缓存下来以备未来使用。
- count算子返回errors的行数。count算子是一个Action操作。

Transformation操作可以分为如下几种类型：

- 视RDD的元素为简单元素。
 - 输入输出一对一，且结果RDD的分区结构不变，主要是map。
 - 输入输出一对多，且结果RDD的分区结构不变，如flatMap（map后由一个元素变为一个包含多个元素的序列，然后展平为一个个的元素）。
 - 输入输出一对一，但结果RDD的分区结构发生了变化，如union（两个RDD合为一个，分区数变为两个RDD分区数之和）、coalesce（分区减少）。
 - 从输入中选择部分元素的算子，如filter、distinct（去除重复元素）、subtract（本RDD有、其他RDD无的元素留下来）和sample（采样）。
- 视RDD的元素为Key-Value对。
 - 对单个RDD做一对一运算，如mapValues（保持源RDD的分区方式，这与map不同）；
 - 对单个RDD重排，如sort、partitionBy（实现一致性的分区划分，这个对数据本地性优化很重要）；

对单个RDD基于key进行重组和reduce，如groupByKey、reduceByKey；
对两个RDD基于key进行join和重组，如join、cogroup。

说明

后三种操作都涉及重排，称为shuffle类操作。

Action操作可以分为如下几种：


- 生成标量，如count（返回RDD中元素的个数）、reduce、fold/aggregate（返回几个标量）、take（返回前几个元素）。
- 生成Scala集合类型，如collect（把RDD中的所有元素倒入Scala集合类型）、lookup（查找对应key的所有值）。
- 写入存储，如与前文textFile对应的saveAsTextFile。
- 还有一个检查点算子checkpoint。当Lineage特别长时（这在图计算中时常发生），出错时重新执行整个序列要很长时间，可以主动调用checkpoint把当前数据写入稳定存储，作为检查点。

● **Shuffle**

Shuffle是MapReduce框架中的一个特定的phase，介于Map phase和Reduce phase之间，当Map的输出结果要被Reduce使用时，每一条输出结果需要按key哈希，并且分发到对应的Reducer上去，这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输，因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。

下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。

图 1-101 算法流程



概念上shuffle就是一个沟通数据连接的桥梁，实际上shuffle这一部分是如何实现的呢，下面就以Spark为例讲shuffle在Spark中的实现。

Shuffle操作将一个Spark的Job分成多个Stage，前面的stages会包括一个或多个ShuffleMapTasks，最后一个stage会包括一个或多个ResultTask。

● **Spark Application的结构**

Spark Application的结构可分为两部分：初始化SparkContext和主体程序。

- 初始化SparkContext：构建Spark Application的运行环境。

构建SparkContext对象，如：

```
new SparkContext(master, appName, [SparkHome], [jars])
```

参数介绍：

master：连接字符串，连接方式有local、yarn-cluster、yarn-client等。

appName: 构建的Application名称。
SparkHome: 集群中安装Spark的目录。
jars: 应用程序代码和依赖包。

- 主体程序: 处理数据

- **Spark shell命令**

Spark基本shell命令, 支持提交Spark应用。命令为:

```
./bin/spark-submit \  
--class <main-class> \  
--master <master-url> \  
... # other options  
<application-jar> \  
[application-arguments]
```

参数解释:

--class: Spark应用的类名。

--master: Spark用于所连接的master, 如yarn-client, yarn-cluster等。

application-jar: Spark应用的jar包的路径。

application-arguments: 提交Spark应用的所需要的参数(可以为空)。

- **Spark JobHistory Server**

用于监控正在运行的或者历史的Spark作业在Spark框架各个阶段的细节以及提供日志显示, 帮助用户更细粒度地去开发、配置和调优作业。

1.3.24.2 Spark HA 方案介绍

1.3.24.2.1 Spark 多主实例

背景介绍

基于社区已有的JDBCServer基础上, 采用多主实例模式实现了其高可用性方案。集群中支持同时共存多个JDBCServer服务, 通过客户端可以随机连接其中的任意一个服务进行业务操作。即使集群中一个或多个JDBCServer服务停止工作, 也不影响用户通过同一个客户端接口连接其他正常的JDBCServer服务。

多主实例模式相比主备模式的HA方案, 优势主要体现在对以下两种场景的改进。


- 主备模式下, 当发生主备切换时, 会存在一段时间内服务不可用, 该时间JDBCServer无法控制, 取决于Yarn服务的资源情况。
- Spark中通过类似于HiveServer2的Thrift JDBC提供服务, 用户通过Beeline以及JDBC接口访问。因此JDBCServer集群的处理能力取决于主Server的单点能力, 可扩展性不够。

采用多主实例模式的HA方案, 不仅可以规避主备切换服务中断的问题, 实现服务不中断或少中断, 还可以通过横向扩展集群来提高并发能力。

实现方案

多主实例模式的HA方案原理如下图所示。

图 1-102 Spark JDBCServer HA



1. JDBCServer在启动时，向ZooKeeper注册自身消息，在指定目录中写入节点，节点包含了该实例对应的IP，端口，版本号 and 序列号等信息（多节点信息之间以逗号隔开）。

示例如下：

```
[serverUri=192.168.169.84:22550  
;version=xxx;sequence=0000001244,serverUri=192.168.195.232:22550 ;version=xxx;sequence=0000001242,serverUri=192.168.81.37:22550 ;version=xxx;sequence=0000001243]
```

2. 客户端连接JDBCServer时，需要指定Namespace，即访问ZooKeeper哪个目录下的JDBCServer实例。在连接的时候，会从Namespace下随机选择一个实例连接，详细URL参见[URL连接介绍](#)。
3. 客户端成功连接JDBCServer服务后，向JDBCServer服务发送SQL语句。
4. JDBCServer服务执行客户端发送的SQL语句后，将结果返回给客户端。

在HA方案中，每个JDBCServer服务（即实例）都是独立且等同的，当其中一个实例在升级或者业务中断时，其他的实例也能接受客户端的连接请求。

多主实例方案遵循以下规则：

- 当一个实例异常退出时，其他实例不会接管此实例上的会话，也不会接管此实例上运行的业务。
- 当JDBCServer进程停止时，删除在ZooKeeper上的相应节点。
- 由于客户端选择服务端的策略是随机的，可能会出现会话随机分配不均匀的情况，进而可能引起实例间的负载不均衡。
- 实例进入维护模式（即进入此模式后不再接受新的客户端连接）后，当达到退服超时时间，仍在此实例上运行的业务有可能会发生失败。

URL 连接介绍

多主实例模式

多主实例模式的客户端读取ZooKeeper节点中的内容，连接对应的JDBCServer服务。
连接字符串为：

- 安全模式下：

- Kinit认证方式下的JDBCURL如下所示：

```
jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;
```

说明

- 其中“<zknNode_IP>:<zknNode_Port>”是ZooKeeper的URL，多个URL以逗号隔开。
例如：“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。
- 其中“sparkthriftserver”是ZooKeeper上的目录，表示客户端从该目录下随机选择JDBCServer实例进行连接。

示例：安全模式下通过Beeline客户端连接时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;"
```

- Keytab认证方式下的JDBCURL如下所示：

```
jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;  
>;user.principal=<principal_name>;user.keytab=<path_to_keytab>
```

其中<principal_name>表示用户使用的Kerberos用户的principal，如“test@<系统域名>”。<path_to_keytab>表示<principal_name>对应的keytab文件路径，如“/opt/auth/test/user.keytab”。

- 普通模式下：

```
jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;
```

示例：普通模式下通过Beeline客户端连接时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;"
```

非多主实例模式

非多主实例模式的客户端连接的是某个指定JDBCServer节点。该模式的连接字符串相比多主实例模式的去掉关于ZooKeeper的参数项“serviceDiscoveryMode”和“zooKeeperNamespace”。

示例：安全模式下通过Beeline客户端连接非多主实例模式时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<server_IP>:<server_Port>;/;user.principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;  
>;saslQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;"
```

说明

- 其中 “<server_IP>:<server_Port>” 是指定JDBCServer节点的URL。
- “CLIENT_HOME” 是指客户端路径。

多主实例模式与非多主实例模式两种模式的JDBCServer接口相比，除连接方式不同外其他使用方法相同。

1.3.24.2.2 Spark 多租户

背景介绍


JDBCServer多主实例方案中，JDBCServer实现使用YARN-Client模式，但YARN资源队列只有一个，为了解决这种资源局限的问题，引入了多租户模式。

多租户模式是将JDBCServer和租户绑定，每一个租户对应一个或多个JDBCServer，而一个JDBCServer只给一个租户提供服务。不同的租户可以配置不同的YARN队列，从而达到资源隔离，且JDBCServer根据需求动态启动，可避免浪费资源。

实现方案

多租户模式的HA方案原理如图1-103所示。

图 1-103 Spark JDBCServer 多租户



1. ProxyServer在启动时，向ZooKeeper注册自身消息，在指定目录中写入节点信息，节点信息包含了该实例对应的IP，端口，版本号和序列号等信息（多节点信息之间以逗号隔开）。

📖 说明

多租户模式下，MRS页面上的JDBCServer实例是指ProxyServer（JDBCServer代理）。

示例如下：

```
serverUri=192.168.169.84:22550  
;version=xxx;sequence=0000001244,serverUri=192.168.195.232:22550  
;version=xxx;sequence=0000001242,serverUri=192.168.81.37:22550  
;version=xxx;sequence=0000001243,
```

2. 客户端连接ProxyServer时，需要指定Namespace，即访问ZooKeeper哪个目录下的ProxyServer实例。在连接的时候，会从Namespace下随机选择一个实例连接，详细URL参见[URL连接介绍](#)。
3. 客户端成功连接ProxyServer服务，ProxyServer服务首先确认是否有该租户的JDBCServer存在，如果有，直接将Beeline连上真正的JDBCServer；如果没有，则以YARN-Cluster模式启动一个新的JDBCServer。JDBCServer启动成功后，ProxyServer会获取JDBCServer的地址，并将Beeline连上JDBCServer。
4. 客户端发送SQL语句给ProxyServer，ProxyServer将语句转交给真正连上的JDBCServer处理。最后JDBCServer服务将结果返回给ProxyServer，ProxyServer再将结果返回给客户端。

在HA方案中，每个ProxyServer服务（即实例）都是独立且等同的，当其中一个实例在升级或者业务中断时，其他的实例也能接受客户端的连接请求。

URL 连接介绍

多租户模式

多租户模式的客户端读取ZooKeeper节点中的内容，连接对应的ProxyServer服务。连接字符串为：

- 安全模式下：

- Kinit认证方式下的客户端URL如下所示：

```
jdbc:hive2://  
<zkNode1_IP>:<zkNode1_Port>,<zkNode2_IP>:<zkNode2_Port>,<zkNode3_IP>:<zkNode3_Port>;/  
erviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;
```

📖 说明

- 其中“<zkNode_IP>:<zkNode_Port>”是ZooKeeper的URL，多个URL以逗号隔开。
例如：“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。
- 其中sparkthriftserver是ZooKeeper上的目录，表示客户端从该目录下随机选择JDBCServer实例进行连接。

示例：安全模式下通过Beeline客户端连接时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zkNode1_IP>:<zkNode1_Port>,<zkNode2_IP>:<zkNode2_Port>,<zkNode3  
_IP>:<zkNode3_Port>;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNa  
mespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名  
>;"
```

- Keytab认证方式下的URL如下所示：

```
jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;/  
serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop=auth-  
conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>  
>;user.principal=<principal_name>;user.keytab=<path_to_keytab>
```

其中<principal_name>表示用户使用的Kerberos用户的principal，如“test@<系统域名>”。<path_to_keytab>表示<principal_name>对应的keytab文件路径，如“/opt/auth/test/user.keytab”。

- 普通模式下：

```
jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:<zknNode3_Port>;service  
DiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;
```

示例：普通模式下通过Beeline客户端连接时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zknNode1_IP>:<zknNode1_Port>,<zknNode2_IP>:<zknNode2_Port>,<zknNode3_IP>:  
<zknNode3_Port>;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=  
sparkthriftserver;"
```

非多租户模式

非多租户模式的客户端连接的是某个指定JDBCServer节点。该模式的连接字符串相比多主实例模式的去掉关于ZooKeeper的参数项“serviceDiscoveryMode”和“zooKeeperNamespace”。

示例：安全模式下通过Beeline客户端连接非多租户模式时执行以下命令：

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<server_IP>:<server_Port>;user.principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>  
>;saslQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系  
统域名>";
```

📖 说明

- 其中“<server_IP>:<server_Port>”是指定JDBCServer节点的URL。
- “CLIENT_HOME”是指客户端路径。

多租户模式与非多租户模式两种模式的JDBCServer接口相比，除连接方式不同外其他使用方法相同。

指定租户

一般情况下，某用户提交的客户端会连接到该用户默认所属租户的JDBCServer上，若需要连接客户端到指定租户的JDBCServer上，可以通过添加--hiveconf mapreduce.job.queueName进行指定。

通过Beeline连接的命令示例如下（aaa为租户名称）：

```
beeline --hiveconf mapreduce.job.queueName=aaa -u  
'jdbc:hive2://192.168.39.30:2181,192.168.40.210:2181,192.168.215.97:2181;servi  
ceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;saslQop  
=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>';
```


1.3.24.3 Spark 与组件的关系


Spark 和 HDFS 的配合关系

通常，Spark中计算的数据可以来自多个数据源，如Local File、HDFS等。最常用的是HDFS，用户可以一次读取大规模的数据进行并行计算。在计算完成后，也可以将数据存储到HDFS。

分解来看，Spark分成控制端(Driver)和执行端 (Executor)。控制端负责任务调度，执行端负责任务执行。

读取文件的过程如图1-104所示。

图 1-104 读取文件过程




读取文件步骤的详细描述如下所示：

1. Driver与HDFS交互获取File A的文件信息。
2. HDFS返回该文件具体的Block信息。
3. Driver根据具体的Block数据量，决定一个并行度，创建多个Task去读取这些文件Block。
4. 在Executor端执行Task并读取具体的Block，作为RDD(弹性分布数据集)的一部分。

写入文件的过程如图1-105所示。

图 1-105 写入文件过程



HDFS文件写入的详细步骤如下所示：


1. Driver创建要写入文件的目录。
2. 根据RDD分区分块情况，计算出写数据的Task数，并下发这些任务到Executor。
3. Executor执行这些Task，将具体RDD的数据写入到步骤1创建的目录下。

Spark 和 YARN 的配合关系

Spark的计算调度方式，可以通过YARN的模式实现。Spark共享YARN集群提供丰富的计算资源，将任务分布式的运行起来。Spark on YARN分两种模式：YARN Cluster和YARN Client。

- YARN Cluster模式
运行框架如[图1-106](#)所示。


图 1-106 Spark on yarn-cluster 运行框架



Spark on YARN-Cluster实现流程:

- 首先由客户端生成Application信息，提交给ResourceManager。
 - ResourceManager为Spark Application分配第一个Container(ApplicationMaster)，并在该Container上启动Driver。
 - ApplicationMaster向ResourceManager申请资源以运行Container。ResourceManager分配Container给ApplicationMaster，ApplicationMaster和相关的NodeManager通讯，在获得的Container上启动Executor，Executor启动后，开始向Driver注册并申请Task。
 - Driver分配Task给Executor执行。
 - Executor执行Task并向Driver汇报运行状况。
- YARN Client模式
运行框架如图1-107所示。

图 1-107 Spark on yarn-client 运行框架



Spark on YARN-Client实现流程：

📖 说明

在YARN-Client模式下，Driver部署在Client端，在Client端启动。YARN-Client模式下，不兼容老版本的客户端。推荐使用YARN-Cluster模式。

- 客户端向ResourceManager发送Spark应用提交请求，Client端将启动ApplicationMaster所需的所有信息打包，提交给ResourceManager上，ResourceManager为其返回应答，该应答中包含多种信息(如ApplicationId、可用资源使用上限和下限等)。ResourceManager收到请求后，会为ApplicationMaster寻找合适的节点，并在该节点上启动它。ApplicationMaster是Yarn中的角色，在Spark中进程名字是ExecutorLauncher。
- 根据每个任务的资源需求，ApplicationMaster可向ResourceManager申请一系列用于运行任务的Container。
- 当ApplicationMaster（从ResourceManager端）收到新分配的Container列表后，会向对应的NodeManager发送信息以启动Container。

ResourceManager分配Container给ApplicationMaster，ApplicationMaster和相关的NodeManager通讯，在获得的Container上启动Executor，Executor启动后，开始向Driver注册并申请Task。

📖 说明

正在运行的Container不会被挂起释放资源。

- Driver分配Task给Executor执行。Executor执行Task并向Driver汇报运行状况。

1.3.24.4 Spark 开源新特性

概述

Spark3.x版本相对于Spark 1.5版本新增了一些开源特性。具体特性或相关概念如下：


- DataSet, 详见[SparkSQL和DataSet原理](#)。
- Spark SQL Native DDL/DML, 详见[SparkSQL和DataSet原理](#)。
- SparkSession, 详见[SparkSession原理](#)。
- Structured Streaming, 详见[Structured Streaming原理](#)。
- 小文件优化。
- 聚合算法优化。
- Datasource表优化。
- 合并CBO优化。

1.3.24.5 Spark 开源增强特性

1.3.24.5.1 CarbonData 简介

CarbonData是一种新型的Apache Hadoop本地文件格式，使用先进的列式存储、索引、压缩和编码技术，以提高计算效率，有助于加速超过PB数量级的数据查询，可用于更快的交互查询。同时，CarbonData也是一种将数据源与Spark集成的高性能分析引擎。

图 1-108 CarbonData 基本架构




使用CarbonData的目的是对大数据即席查询提供超快速响应。从根本上说，CarbonData是一个OLAP引擎，采用类似于RDBMS中的表来存储数据。用户可将大量（10TB以上）的数据导入以CarbonData格式创建的表中，CarbonData将以压缩的多维索引列格式自动组织和存储数据。数据被加载到CarbonData后，就可以执行即席查询，CarbonData将对数据查询提供秒级响应。

CarbonData将数据源集成到Spark生态系统，用户可使用Spark SQL执行数据查询和分析。也可以使用Spark提供的第三方工具JDBCServer连接到Spark SQL。

CarbonData 结构

CarbonData作为Spark内部数据源运行，不需要额外启动集群节点中的其他进程，CarbonData Engine在Spark Executor进程之中运行。

图 1-109 CarbonData 结构



存储在CarbonData Table中的数据被分成若干个CarbonData数据文件，每一次数据查询时，CarbonData Engine模块负责执行数据集的读取、过滤等实际任务。CarbonData Engine作为Spark Executor进程的一部分运行，负责处理数据文件块的一个子集。

Table数据集数据存储存储在HDFS中。同一Spark集群内的节点可以作为HDFS的数据节点。

CarbonData 特性

- SQL功能：CarbonData与Spark SQL完全兼容，支持所有可以直接在Spark SQL上运行的SQL查询操作。
- 简单的Table数据集定义：CarbonData支持易于使用的DDL(数据定义语言)语句来定义和创建数据集。CarbonData DDL十分灵活、易于使用，并且足够强大，可以定义复杂类型的Table。
- 便捷的数据管理：CarbonData为数据加载和维护提供多种数据管理功能。CarbonData支持加载历史数据以及增量加载新数据。加载的数据可以基于加载时间进行删除，也可以撤销特定的数据加载操作。

- CarbonData文件格式是HDFS中的列式存储格式。该格式具有许多新型列存储文件的特性，例如，分割表，数据压缩等。CarbonData具有以下独有的特点：
 - 伴随索引的数据存储：由于在查询中设置了过滤器，可以显著加快查询性能，减少I/O扫描次数和CPU资源占用。CarbonData索引由多个级别的索引组成，处理框架可以利用这个索引来减少需要安排和处理的任務，也可以通过在任务扫描中以更精细的单元（称为blocklet）进行skip扫描来代替对整个文件的扫描。
 - 可选择的数据编码：通过支持高效的数据压缩和全局编码方案，可基于压缩/编码数据进行查询，在将结果返回给用户之前，才将编码转化为实际数据，这被称为“延迟物化”。
 - 支持一种数据格式应用于多种用例场景：例如，交互式OLAP-style查询，顺序访问（big scan），随机访问（narrow scan）。

CarbonData 关键技术和优势

- 快速查询响应：高性能查询是CarbonData关键技术优势之一。CarbonData查询速度大约是Spark SQL查询的10倍。CarbonData使用的专用数据格式围绕高性能查询进行设计，其中包括多种索引技术、全局字典编码和多次的Push down优化，从而对TB级数据查询进行最快响应。
- 高效率数据压缩：CarbonData使用轻量级压缩和重量级压缩的组合压缩算法压缩数据，可以减少60%~80%数据存储空间，很大程度上节省硬件存储成本。

CarbonData 索引缓存服务器

为了解决日益增长的数据量给driver带来的压力与出现的各种问题，现引入单独的索引缓存服务器，将索引从Carbon查询的Spark应用侧剥离。所有的索引内容全部由索引缓存服务器管理，Spark应用通过RPC方式获取需要的索引数据。这样，释放了大量的业务侧的内存，使得业务不会受集群规模影响而性能或者功能出现问题。

1.3.24.5.2 跨源复杂数据的 SQL 查询优化

场景描述

出于管理和信息收集的需要，企业内部会存储海量数据，包括数目众多的各种数据库、数据仓库等，此时会面临以下困境：数据源种类繁多，数据集结构化混合，相关数据存放分散等，这就导致了跨源复杂查询因传输效率低，耗时长。

当前开源Spark在跨源查询时，只能对简单的filter进行下推，因此造成大量不必要的数据传输，影响SQL引擎性能。针对下推能力进行增强，当前对aggregate、复杂projection、复杂predicate均可以下推到数据源，尽量减少不必要数据的传输，提升查询性能。

目前仅支持JDBC数据源的查询下推，支持的下推模块有aggregate、projection、predicate、aggregate over inner join、aggregate over union all等。为应对不同应用场景的特殊需求，对所有下推模块设计开关功能，用户可以自行配置是否应用上述查询下推的增强。

表 1-22 跨源查询增加特性对比

模块	增强前	增强后
aggregate	不支持 aggregate 下推	<ul style="list-style-type: none"> 支持的聚合函数为：sum, avg, max, min, count 例如：select count(*) from table 支持聚合函数内部表达式 例如：select sum(a+b) from table 支持聚合函数运算，例如：select avg(a) + max(b) from table 支持having下推 例如：select sum(a) from table where a>0 group by b having sum(a)>10 支持部分函数下推 支持对abs()、month()、length()等数学、时间、字符串函数进行下推。并且，除了以上内置函数，用户还可以通过SET命令新增数据源支持的函数。 例如：select sum(abs(a)) from table 支持aggregate之后的limit、order by下推（由于Oracle不支持limit，所以Oracle中limit、order by不会下推） 例如：select sum(a) from table where a>0 group by b order by sum(a) limit 5
projection	仅支持简单 projection 下推，例如： select a, b from table	<ul style="list-style-type: none"> 支持复杂表达式下推。 例如：select (a+b)*c from table 支持部分函数下推，详细参见表下方的说明。 例如：select length(a)+abs(b) from table 支持projection之后的limit、order by下推。 例如：select a, b+c from table order by a limit 3
predicate	仅支持运算符左边为列名右边为值的简单filter，例如 select * from table where a>0 or b in ("aaa" , "bbb")	<ul style="list-style-type: none"> 支持复杂表达式下推 例如：select * from table where a +b>c*d or a/c in (1, 2, 3) 支持部分函数下推，详细参见表下方的说明。 例如：select * from table where length(a)>5

模块	增强前	增强后
aggregate over inner join	需要将两个表中相关的数据全部加载到Spark, 先进行join操作, 再进行aggregate操作	支持以下几种: <ul style="list-style-type: none">支持的聚合函数为: sum, avg, max, min, count所有aggregate只能来自同一个表, group by可以来自一个表或者两个表, 只支持inner join。 不支持的情形有: <ul style="list-style-type: none">不支持aggregate同时来自join左表和右表的下推。不支持aggregate内包含运算, 如: sum(a+b)。不支持aggregate运算, 如: sum(a) + min(b)。
aggregate over union all	需要将两个表中相关的数据全部加载到Spark, 先进行union操作, 再进行aggregate操作	支持情况: 支持的聚合函数为: sum, avg, max, min, count 不支持的情况: <ul style="list-style-type: none">不支持aggregate内包含运算, 如: sum(a+b)。不支持aggregate运算, 如: sum(a) + min(b)。

注意事项

- 外部数据源是Hive的场景, 通过Spark建的外表无法进行查询。
- 数据源只支持MySQL和Mppdb。

1.3.25 Tez


Tez是Apache最新的支持DAG (有向无环图) 作业的开源计算框架, 它可以将多个有依赖的作业转换为一个作业从而大幅提升DAG作业的性能。如果Hive这样的项目使用Tez而不是MapReduce作为其数据处理的骨干, 那么将会显著提升它们的响应时间, Tez构建在YARN之上, 能够不需要做任何改动地运行MapReduce任务。

MRS将Tez作为Hive的默认执行引擎, 执行效率远远超过原先的MapReduce的计算引擎。

Tez 和 MapReduce 间的关系

Tez采用了DAG来组织MapReduce任务 (DAG中一个节点就是一个RDD, 边表示对RDD的操作)。它的核心思想是把将Map任务和Reduce任务进一步拆分, Map任务拆分为Input-Processor-Sort-Merge-Output, Reduce任务拆分为Input-Shuffer-Sort-Merge-Process-output, Tez将若干小任务灵活重组, 形成一个大的DAG作业。

图 1-110 Hive 基于 MapReduce 提交任务和基于 Tez 提交任务流程图



Hive on MR任务中包含多个MapReduce任务，每个任务都会将中间结果存储到HDFS上——前一个步骤中的reducer为下一个步骤中的mapper提供数据。Hive on Tez任务仅在一个任务中就能完成同样的处理过程，任务之间不需要访问HDFS。

Tez 和 Yarn 间的关系

Tez是运行在Yarn之上的计算框架，运行时环境由Yarn的ResourceManager和ApplicationMaster组成。其中ResourceManager是一个全新的资源管理系统，而ApplicationMaster则负责MapReduce作业的数据切分、任务划分、资源申请和任务调度与容错等工作。此外，TezUI依赖Yarn提供的TimelineServer实现Tez任务运行过程呈现。

1.3.26 YARN

1.3.26.1 YARN 基本原理

为了实现一个Hadoop集群的集群共享、可伸缩性和可靠性，并消除早期MapReduce框架中的JobTracker性能瓶颈，开源社区引入了统一的资源管理框架YARN。

YARN是将JobTracker的两个主要功能（资源管理和作业调度/监控）分离，主要方法是创建一个全局的ResourceManager（RM）和若干个针对应用程序的ApplicationMaster（AM）。

📖 说明

应用程序是指传统的MapReduce作业或作业的DAG（有向无环图）。

YARN 结构

YARN分层结构的本质是ResourceManager。这个实体控制整个集群并管理应用程序向基础计算资源的分配。ResourceManager将各个资源部分（计算、内存、带宽等）精心安排给基础NodeManager（YARN的每节点代理）。ResourceManager还与Application Master一起分配资源，与NodeManager一起启动和监视它们的基础应用程序。在此上下文中，Application Master承担了以前的TaskTracker的一些角色，ResourceManager 承担了JobTracker的角色。

Application Master管理一个在YARN内运行的应用程序的每个实例。Application Master负责协调来自ResourceManager的资源，并通过NodeManager监视容器的执行和资源使用（CPU、内存等的资源分配）。

NodeManager管理一个YARN集群中的每个节点。NodeManager提供针对集群中每个节点的服务，从监督对一个容器的终生管理到监视资源和跟踪节点健康。MRv1通过插槽管理Map和Reduce任务的执行，而NodeManager管理抽象容器，这些容器代表着可供一个特定应用程序使用的针对每个节点的资源。

图 1-111 YARN 结构




图1-111中各部分的功能如表1-23所示。

表 1-23 结构图说明


名称	描述
Client	YARN Application客户端，用户可以通过客户端向ResourceManager提交任务，查询Application运行状态等。
ResourceM anager(R M)	负责集群中所有资源的统一管理和分配。接收来自各个节点（NodeManager）的资源汇报信息，并根据收集的资源按照一定的策略分配给各个应用程序。

名称	描述
NodeManager(NM)	NodeManager (NM) 是YARN中每个节点上的代理，管理Hadoop集群中单个计算节点，包括与ResourceManger保持通信，监督Container的生命周期管理，监控每个Container的资源使用（内存、CPU等）情况，追踪节点健康状况，管理日志和不同应用程序用到的附属服务（ auxiliary service ）。
ApplicationMaster(AM)	即图中的App Mstr，负责一个Application生命周期内的所有工作。包括：与RM调度器协商以获取资源；将得到的资源进一步分配给内部任务（资源的二次分配）；与NM通信以启动/停止任务；监控所有任务运行状态，并在任务运行失败时重新为任务申请资源以重启任务。
Container	Container是YARN中的资源抽象，封装了某个节点上的多维度资源，如内存、CPU、磁盘、网络等（目前仅封装内存和CPU），当AM向RM申请资源时，RM为AM返回的资源便是用Container表示。YARN会为每个任务分配一个Container，且该任务只能使用该Container中描述的资源。

在YARN中，资源调度器是以层级队列方式组织资源的，这种组织方式有利于资源在不同队列间分配和共享，进而提高集群资源利用率。如下图所示，Superior Scheduler和Capacity Scheduler的核心资源分配模型相同。

调度器会维护队列的信息。用户可以向一个或者多个队列提交应用。每次NM心跳的时候，调度器会根据一定规则选择一个队列，再选择队列上的一个应用，并尝试在这个应用上分配资源。若因参数限制导致分配失败，将选择下一个应用。选择一个应用后，调度器会处理此应用的资源申请。其优先级从高到低依次为：本地资源的申请、同机架的申请，任意机器的申请。

图 1-112 资源分配模型



YARN 原理

新的Hadoop MapReduce框架被命名为MRv2或YARN。YARN主要包括ResourceManager、ApplicationMaster与NodeManager三个部分。

- ResourceManager: RM是一个全局的资源管理器,负责整个系统的资源管理和分配。主要由两个组件构成:调度器(Scheduler)和应用程序管理器(Applications Manager)。
 - 调度器根据容量、队列等限制条件(如每个队列分配一定的资源,最多执行一定数量的作业等),将系统中的资源分配给各个正在运行的应用程序。调度器仅根据各个应用程序的资源需求进行资源分配,而资源分配单位用一个抽象概念Container表示。Container是一个动态资源分配单位,将内存、CPU、磁盘、网络等资源封装在一起,从而限定每个任务使用的资源量。此外,该调度器是一个可插拔的组件,用户可根据自己的需要设计新的调度器,YARN提供了多种直接可用的调度器,比如Fair Scheduler和Capacity Scheduler等。
 - 应用程序管理器负责管理整个系统中所有应用程序,包括应用程序提交、与调度器协商资源以启动ApplicationMaster、监控ApplicationMaster运行状态并在失败时重新启动等。
- NodeManager: NM是每个节点上的资源和任务管理器,一方面,会定时向RM汇报本节点上的资源使用情况和各个Container的运行状态;另一方面,接收并处理来自AM的Container启动/停止等请求。
- ApplicationMaster: AM负责一个Application生命周期内的所有工作。包括:
 - 与RM调度器协商以获取资源。
 - 将得到的资源进一步分配给内部的任务(资源的二次分配)。
 - 与NM通信以启动/停止任务。
 - 监控所有任务运行状态,并在任务运行失败时重新为任务申请资源以重启任务。

开源容量调度器 Capacity Scheduler 原理

Capacity Scheduler是一种多用户调度器,它以队列为单位划分资源,为每个队列设定了资源最低保证和使用上限。同时,也为每个用户设定了资源使用上限以防止资源滥用。而当一个队列的资源有剩余时,可暂时将剩余资源共享给其他队列。

Capacity Scheduler支持多个队列,为每个队列配置一定的资源量,并采用FIFO调度策略。为防止同一用户的应用独占队列资源,Capacity Scheduler会对同一用户提交的作业所占资源量进行限定。调度时,首先计算每个队列使用的资源,选择使用资源最少的队列;然后按照作业优先级和提交时间顺序选择,同时考虑用户资源量的限制和内存限制。Capacity Scheduler主要有如下特性:

- 容量保证。MRS集群管理员可为每个队列设置资源最低保证和资源使用上限,而所有提交到队列的应用程序共享这些资源。
- 灵活性。如果一个队列中的资源有剩余,可以暂时共享给那些需要资源的队列,而一旦该队列有新的应用程序提交,则占用资源的队列将资源释放给该队列。这种资源灵活分配的方式可明显提高资源利用率。
- 多重租赁。支持多用户共享集群和多应用程序同时运行。为防止单个应用程序、用户或者队列独占集群中的资源,MRS集群管理员可为之增加多重约束(比如单个应用程序同时运行的任务数等)。

- 安全保证。每个队列有严格的ACL列表规定它的访问用户，每个用户可指定哪些用户允许查看自己应用程序的运行状态或者控制应用程序。此外，MRS集群管理员可指定队列管理员和集群系统管理员。
- 动态更新配置文件。MRS集群管理员可根据需要动态修改配置参数以实现在线集群管理


Capacity Scheduler中每个队列可以限制资源使用量。队列间的资源分配以使用量作为排列依据，使得容量小的队列有竞争优势。集群整体吞吐较大，延迟调度机制使得应用可以有机会放弃跨机器或者跨机架的调度，争取本地调度。

1.3.26.2 YARN HA 方案介绍

YARN HA 原理与实现方案

YARN中的ResourceManager负责整个集群的资源管理和任务调度，在Hadoop2.4版本之前，ResourceManager在YARN集群中存在单点故障的问题。YARN高可用性方案通过引入冗余的ResourceManager节点的方式，解决了这个基础服务的可靠性和容错性问题。

图 1-113 ResourceManager 高可用性实现架构



ResourceManager的高可用性方案是通过设置一组Active/Standby的ResourceManager节点来实现的（如图1-113）。与HDFS的高可用性方案类似，任何时间点上都只能有一个ResourceManager处于Active状态。当Active状态的ResourceManager发生故障时，可通过自动或手动的方式触发故障转移，进行Active/Standby状态切换。

在未开启自动故障转移时，YARN集群启动后，MRS集群管理员需要在命令行中使用 `yarn rmdadmin` 命令手动将其中一个ResourceManager切换为Active状态。当需要执行计划性维护或故障发生时，则需要先手动将Active状态的ResourceManager切换为Standby状态，再将另一个ResourceManager切换为Active状态。

开启自动故障转移后，ResourceManager会通过内置的基于ZooKeeper实现的ActiveStandbyElector来决定哪一个ResourceManager应该成为Active节点。当Active

状态的ResourceManager发生故障时，另一个ResourceManager将自动被选举为Active状态以接替故障节点。

当集群的ResourceManager以HA方式部署时，客户端使用的“yarn-site.xml”需要配置所有ResourceManager地址。客户端（包括ApplicationMaster和NodeManager）会以轮询的方式寻找Active状态的ResourceManager，也就是说客户端需要自己提供容错机制。如果当前Active状态的ResourceManager无法连接，那么会继续使用轮询的方式找到新的ResourceManager。

备RM升主后，能够恢复故障发生时上层应用运行的状态。当启用ResourceManager Restart时，重启后的ResourceManager就可以通过加载之前Active的ResourceManager的状态信息，并通过接收所有NodeManager上container的状态信息重构运行状态继续执行。这样应用程序通过定期执行检查点操作保存当前状态信息，就可以避免工作内容的丢失。状态信息需要让Active/Standby的ResourceManager都能访问。当前系统提供了三种共享状态信息的方法：通过文件系统共享（FileSystemRMStateStore）、通过LevelDB数据库共享（LeveldbRMStateStore）或通过ZooKeeper共享（ZKRMStateStore）。这三种方式中只有ZooKeeper共享支持Fencing机制。Hadoop默认使用ZooKeeper共享。


1.3.26.3 Yarn 与其他组件的关系

Yarn 和 Spark 组件的关系

Spark的计算调度方式，可以通过Yarn的模式实现。Spark共享Yarn集群提供丰富的计算资源，将任务分布式的运行起来。Spark on Yarn分两种模式：Yarn Cluster和Yarn Client。

- Yarn Cluster模式
运行框架如图1-114所示。

图 1-114 Spark on yarn-cluster 运行框架




Spark on yarn-cluster实现流程：

- 首先由客户端生成Application信息，提交给ResourceManager。
- ResourceManager为Spark Application分配第一个Container(ApplicationMaster)，并在该Container上启动Driver。

- c. ApplicationMaster向ResourceManager申请资源以运行Container。ResourceManager分配Container给ApplicationMaster，ApplicationMaster和相关的NodeManager通讯，在获得的Container上启动Executor，Executor启动后，开始向Driver注册并申请Task。
 - d. Driver分配Task给Executor执行。
 - e. Executor执行Task并向Driver汇报运行状况。
- Yarn Client模式
运行框架如图1-115所示。

图 1-115 Spark on yarn-client 运行框架



Spark on yarn-client实现流程：

📖 说明

在yarn-client模式下，Driver部署在Client端，在Client端启动。yarn-client模式下，不兼容老版本的客户端。推荐使用yarn-cluster模式。

- a. 客户端向ResourceManager发送Spark应用提交请求，ResourceManager为其返回应答，该应答中包含多种信息(如ApplicationId、可用资源使用上限和下限等)。Client端将启动ApplicationMaster所需的所有信息打包，提交给ResourceManager上。
- b. ResourceManager收到请求后，会为ApplicationMaster寻找合适的节点，并在该节点上启动它。ApplicationMaster是Yarn中的角色，在Spark中进程名字是ExecutorLauncher。
- c. 根据每个任务的资源需求，ApplicationMaster可向ResourceManager申请一系列用于运行任务的Container。
- d. 当ApplicationMaster（从ResourceManager端）收到新分配的Container列表后，会向对应的NodeManager发送信息以启动Container。
ResourceManager分配Container给ApplicationMaster，ApplicationMaster和相关的NodeManager通讯，在获得的Container上启动Executor，Executor启动后，开始向Driver注册并申请Task。

说明

正在运行的container不会被挂起释放资源。

- e. Driver分配Task给Executor执行。Executor执行Task并向Driver汇报运行状况。


Yarn 和 MapReduce 的关系

MapReduce是运行在Yarn之上的一个批处理的计算框架。MRv1是Hadoop 1.0中的MapReduce实现，它由编程模型（新旧编程接口）、运行时环境（由JobTracker和TaskTracker组成）和数据处理引擎（MapTask和ReduceTask）三部分组成。该框架在扩展性、容错性（JobTracker单点）和多框架支持（仅支持MapReduce一种计算框架）等方面存在不足。MRv2是Hadoop 2.0中的MapReduce实现，它在源码级重用了MRv1的编程模型和数据处理引擎实现，但运行时环境由Yarn的ResourceManager和ApplicationMaster组成。其中ResourceManager是一个全新的资源管理系统，而ApplicationMaster则负责MapReduce作业的数据切分、任务划分、资源申请和任务调度与容错等工作。

Yarn 和 ZooKeeper 的关系

ZooKeeper与Yarn的关系如图1-116所示。

图 1-116 ZooKeeper 与 Yarn 的关系



1. 在系统启动时，ResourceManager会尝试把选举信息写入ZooKeeper，第一个成功写入ZooKeeper的ResourceManager被选举为Active ResourceManager，另一个为Standby ResourceManager。Standby ResourceManager定时去ZooKeeper监控Active ResourceManager选举信息。
2. Active ResourceManager还会在ZooKeeper中创建Statestore目录，存储Application相关信息。当Active ResourceManager产生故障时，Standby ResourceManager会从Statestore目录获取Application相关信息，恢复数据。

Yarn 和 Tez 的关系

Hive on Tez作业信息需要Yarn提供TimeLine Server能力，以支持Hive任务展示应用程序的当前和历史状态，便于存储和检索。

1.3.26.4 YARN 开源增强特性

任务优先级调度

在原生的YARN资源调度机制中，如果先提交的MapReduce Job长时间地占据整个Hadoop集群的资源，会使得后提交的Job一直处于等待状态，直到Running中的Job执行完并释放资源。

MRS集群提供了任务优先级调度机制。此机制允许用户定义不同优先级的Job，后启动的高优先级Job能够获取运行中的低优先级Job释放的资源；低优先级Job未启动的计算容器被挂起，直到高优先级Job完成并释放资源后，才被继续启动。

该特性使得业务能够更加灵活地控制自己的计算任务，从而达到最佳的集群资源利用率。

说明

容器可重用与任务优先级调度有冲突，若启用容器重用，资源会被持续占用，优先级调度将不起作用。

YARN 的权限控制

Hadoop YARN的权限机制是通过访问控制列表（ACL）实现的。按照不同用户授予不同权限控制，主要介绍下面两个部分：

- 集群运维管理员控制列表（Admin Acl）
该功能主要用于指定YARN集群的运维管理员，其中，MRS集群管理员列表由参数“yarn.admin.acl”指定。集群运维管理员可以访问ResourceManager WebUI，还能操作NodeManager节点、队列、NodeLabel等，**但不能提交任务**。
- 队列访问控制列表（Queue Acl）
为了方便管理集群中的用户，YARN将用户/用户组分成分若干队列，并指定每个用户/用户组所属的队列。每个队列包含两种权限：提交应用程序权限和管理应用程序权限（比如终止任意应用程序）。

开源功能：

虽然目前YARN服务的用户层面上支持如下三种角色：

- 集群运维管理员
- 队列管理员
- 普通用户

但是当前开源YARN提供的WebUI/RestAPI/JavaAPI等接口上不会根据用户角色进行权限控制，任何用户都有权限访问应用和集群的信息，无法满足多租户场景下的隔离要求。

增强：

安全模式下，对开源YARN提供的WebUI/RestAPI/JavaAPI等接口上进行了权限管理上的增强，支持根据不同的用户角色，进行相应的权限控制。

各个角色对应的权限如下：

- 集群运维管理员：拥有在YARN集群上执行管理操作（如访问ResourceManager WebUI、刷新队列、设置NodeLabel、主备倒换等）的权限。
- 队列管理员：拥有在YARN集群上所管理队列的修改和查看权限。
- 普通用户：拥有在YARN集群上对自己提交应用的修改和查看权限。

自研调度器 Superior Scheduler 原理

Superior Scheduler是一个专门为Hadoop YARN分布式资源管理系统设计的调度引擎，是针对企业客户融合资源池，多租户的业务诉求而设计的高性能企业级调度器。

Superior Scheduler可实现开源调度器、Fair Scheduler以及Capacity Scheduler的所有功能。另外，相较于开源调度器，Superior Scheduler在企业级多租户调度策略、租户内多用户资源隔离和共享、调度性能、系统资源利用率和支持大集群扩展性方面都做了针对性的增强。设计的目标是让Superior Scheduler直接替代开源调度器。

类似于开源Fair Scheduler和Capacity Scheduler，Superior Scheduler通过YARN调度器插件接口与YARN Resource Manager组件进行交互，以提供资源调度功能。图 1-117为其整体系统图。

图 1-117 Superior Scheduler 内部架构





图1-117中，Superior Scheduler的主要模块如下：

- Superior Scheduler Engine: 具有丰富调度策略的高性能调度器引擎。
- Superior YARN Scheduler Plugin: YARN Resource Manager和Superior Scheduler Engine之间的桥梁, 负责同YARN Resource Manager交互。

在调度原理上, 开源的调度器都是基于计算节点心跳驱动的资源反向匹配作业的调度机制。具体来讲, 每个计算节点定期发送心跳到YARN的Resource Manager通知该节点状态并同时启动调度器为这个节点分配作业。这种调度机制把调度的周期同心跳结合在一起, 当集群规模增大时, 会遇到系统扩展性以及调度性能瓶颈。另外, 因为采用了资源反向匹配作业的调度机制, 开源调度器在调度精度上也有局限性, 例如数据亲和性偏于随机, 另外系统也无法支持基于负载的调度策略等。主要原因是调度器在选择作业时, 缺乏全局的资源视图, 很难做到合适选择。

Superior Scheduler内部采用了不同的调度机制。Superior Scheduler的调度器引入了专门的调度线程, 把调度同心跳剥离开, 避免了系统心跳风暴问题。另外, Superior Scheduler调度流程采用了从作业到资源的正向匹配方法, 这样每个调度的作业都有全局的资源视图, 可以很大的提到调度的精度。相比开源调度器, Superior Scheduler在系统吞吐量、利用率、数据亲和性等方面都有很大提升。

图 1-118 Superior Scheduler 性能对比



Superior Scheduler除了提高系统吞吐量和利用率, 还提供了以下主要调度功能:


- 多资源池
多资源池有助于在逻辑上划分集群资源并在多个租户/队列之间共享它们。资源池的划分可以基于异构的资源或完全按照应用资源隔离的诉求来划分。对于一个资源池, 不同队列可配置进一步的策略。
- 每个资源池多租户调度 (reserve、min、share、max)
Superior Scheduler提供了灵活的层级多租户调度策略。并允许针对不同的资源池可以访问的租户/队列, 配置不同策略, 如下所示。

表 1-24 策略描述

策略名称	描述
reserve	预留租户资源。即使租户没有作业，其他租户也不能使用该预留的资源。其值可以是百分比或绝对值。如果两者都配置，调度系统动态计算转换为资源绝对值，并取两者的最大值。缺省的 reserve 值为 0。相对于定义一个专用资源池并指定具体机器的方式，reserve 的策略可以认为提供了一种灵活的浮动预留功能，由于并不限定具体的机器，可以提高计算的数据亲和性，也不会受具体机器故障的影响。
min	具有抢占支持的最低保证资源。其他租户可以使用这部分资源，但是本租户享有优先使用权。其值可以是百分比或绝对值。如果两者都配置，调度系统动态计算转换为资源绝对值，并取两者的最大值。缺省值是 0。
share	不支持抢占的共享资源。本租户要使用这部分资源时，需要等待其他租户完成作业并释放资源。其值是百分比或绝对值。
max	允许的最大资源数量。租户无法获得比允许的最大资源多的资源。其值是百分比或绝对值。如果两者都配置，调度系统动态计算转换为资源绝对值，并取两者最大值。缺省值不受限制。

租户资源分配策略示意图，如图 1-119 所示。

图 1-119 策略示意图



说明

其中“total”表示总资源，不是调度策略。

同开源的调度器相比，Superior Scheduler 同时提供了租户级百分比和绝对值的混配策略，可以很好的适应各种灵活的企业级租户资源调度诉求。例如，用户可以在一级租户提供最大绝对值的资源保障，这样租户的资源不会因为集群的规模改变而受影响。但在下层的子租户之间，可以提供百分比的分配策略，这样可以尽可能提升一级租户内的资源利用率。

- 异构和多维资源调度

Superior Scheduler 支持 CPU 和内存资源的调度外，还支持扩展支持以下功能：

- 节点标签可用于识别像 GPU_ENABLED, SSD_ENABLED 等节点的多维属性，可以根据这些标签进行调度。
- 资源池可用于对同一类别的资源进行分组并分配给特定的租户/队列。

- 租户内多用户公平调度

在叶子租户里，多个用户可以使用相同的队列来提交作业。相比开源调度器，Superior Scheduler可以支持在同一租户内灵活配置不同用户的资源共享策略。例如可以为VIP用户配置更多的资源访问权重。

- 数据位置感知调度

Superior Scheduler采用“从作业到节点的调度策略”，即尝试在可用节点之间调度给定的作业，使得所选节点适合于给定作业。通过这样做，调度器将具有集群和数据的整体视图。如果有机会使任务更接近数据，则保证了本地化。而开源调度器采用“从节点到作业的调度策略”，在给定节点中尝试匹配适当的作业。

- Container调度时动态资源预留

在异构和多样化的计算环境中，一些container需要更多的资源或多种资源，例如Spark作业可能需要更大的内存。当这些container与其他需要较小资源的container竞争时，可能没有机会在合理的时间内获得所需的资源而处于饥饿状态。由于开源的调度器是基于资源反向匹配作业的调度方式，会为这些作业盲目的进行资源预留以防进入饥饿状态。这就导致了系统资源的整体浪费。Superior Scheduler与开源特性的不同之处在于：

- 基于需求的匹配：由于Superior Scheduler采用“从作业到节点的调度”，能够选择合适的节点来预留资源提升这些特殊container的启动时间，并避免浪费。
- 租户重新平衡：启用预留逻辑时，开源调度器并不遵循配置的共享策略。Superior Scheduler采取不同的方法。在每个调度周期中，Superior Scheduler将遍历租户，并尝试基于多租户策略重新达到平衡，且尝试满足所有策略（reserve, min, share等），以便可以释放预留的资源，将可用资源流向不同租户下的其他本应得到资源的container。

- 动态队列状态控制（Open/Closed/Active/Inactive）

支持多个队列状态，有助于MRS集群管理员操作和维护多个租户。

- Open状态（Open/Closed）：如果是Open（默认）状态，将接受提交到此队列的应用程序，如果是Closed状态，则不接受任何应用程序。
- Active状态（Active/Inactive）：如果处于Active（默认）状态，租户内的应用程序是可以被调度和分配资源。如果处于Inactive状态则不会进行调度。

- 应用等待原因

如果应用程序尚未启动，则提供作业等待原因信息。

Superior Scheduler和YARN开源调度器作了对比分析，如表1-25所示：

表 1-25 对比分析

领域	YARN开源调度器	Superior Scheduler
多租户调度	在同构集群上，只能选择容量调度器（Capacity Scheduler）或公平调度器（Fair Scheduler）两者之一，且集群当前不支持公平调度器（Fair Scheduler）。容量调度器只支持百分比方式配置，而公平调度器只支持绝对值方式。	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持异构集群和多资源池。 ● 支持预留，以保证直接访问资源。

领域	YARN开源调度器	Superior Scheduler
数据位置感知调度	从节点到作业的调度策略导致降低数据本地命中，潜在影响应用的执行性能。	从作业到节点的调度策略。可具有更精确的数据位置感知，数据本地化调度的作业命中率比较高。
基于机器负载的均衡调度	不支持	Superior Scheduler在调度时考虑机器的负载和资源分配情况，做到均衡调度。
租户内多用户公平调度	不支持	租户内用户的公平调度，支持关键字default、others。
作业等待原因	不支持	作业等待原因信息可显示为什么作业需等待。


综上所述，Superior Scheduler是一个高性能调度器，拥有丰富的调度策略，在功能、性能、资源利用率和扩展性方面都优于Capacity Scheduler。

支持 CPU 硬隔离

YARN无法严格控制每个container使用的CPU资源。在使用CPU子系统时，container可能会超额占用资源。所以，使用CPUset控制资源分配。

为了解决这个问题，CPU将会被严格按照虚拟核和物理核的比例分配至各个container。如果container需要一整个物理核，则分配给它一整个物理核。若container只需要部分物理核，则可能发生几个container共享同一个物理核的情况。下图为CPU配额示例，假定虚拟核和物理核的比例为2:1。

图 1-120 CPU 配额




YARN 开源增强特性：重启性能优化

一般情况下，RM恢复会获取正在运行和已完成的应用。而大量的已完成的应用可能导致RM启动过慢、HA切换/重启耗时过长等问题。

为了加速RM的启动，现在优先获取未完成的应用列表，再启动RM。此时，已完成的应用会在一个后台异步线程中继续恢复。下图展示了RM的启动恢复流程。

图 1-121 RM 启动恢复流程



1.3.27 ZooKeeper

1.3.27.1 ZooKeeper 基本原理

ZooKeeper 简介

ZooKeeper是一个分布式、高可用性的协调服务。在大数据产品中主要提供两个功能：

- 帮助系统避免单点故障，建立可靠的应用程序。
- 提供分布式协作服务和维护配置信息。

ZooKeeper 结构

ZooKeeper 集群中的节点分为三种角色：Leader、Follower 和 Observer，其结构和相互关系如图 1-122 所示。通常来说，需要在集群中配置奇数个（ $2N+1$ ） ZooKeeper 服务，至少（ $N+1$ ）个投票才能成功的执行写操作。

图 1-122 ZooKeeper 结构




图 1-122 中各部分的功能说明如表 1-26 所示。

表 1-26 结构图说明

名称	描述
Leader	在 ZooKeeper 集群中只有一个节点作为集群的 Leader，由各 Follower 通过 ZooKeeper Atomic Broadcast (ZAB) 协议选举产生，主要负责接收和协调所有写请求，并把写入的信息同步到 Follower 和 Observer。
Follower	Follower 的功能有两个： <ul style="list-style-type: none"> 每个 Follower 都作为 Leader 的储备，当 Leader 故障时重新选举 Leader，避免单点故障。 处理读请求，并配合 Leader 一起进行写请求处理。
Observer	Observer 不参与选举和写请求的投票，只负责处理读请求、并向 Leader 转发写请求，避免系统处理能力浪费。
Client	ZooKeeper 集群的客户端，对 ZooKeeper 集群进行读写操作。例如 HBase 可以作为 ZooKeeper 集群的客户端，利用 ZooKeeper 集群的仲裁功能，控制其 HMaster 的“Active”和“Standby”状态。

如果集群启用了安全服务，在连接ZooKeeper时需要进行身份认证，认证方式有以下两种：

- keytab方式：需要从MRS集群管理员处获取一个“人机”用户，用于登录MRS平台并通过认证，并且获取到该用户的keytab文件。
- 票据方式：从MRS集群管理员处获取一个“人机”用户，用于后续的安全登录，开启Kerberos服务的renewable和forwardable开关并且设置票据刷新周期，开启成功后重启kerberos及相关组件。

📖 说明

- 默认情况下，用户的密码有效期是90天，所以获取的keytab文件的有效期是90天。
- Kerberos服务的renewable、forwardable开关和票据刷新周期的设置在Kerberos服务的配置页面的“系统”标签下，票据刷新周期的修改可以根据实际情况修改“kdc_renew_lifetime”和“kdc_max_renewable_life”的值。

ZooKeeper 原理


- 写请求
 - a. Follower或Observer接收到写请求后，转发给Leader。
 - b. Leader协调各Follower，通过投票机制决定是否接受该写请求。
 - c. 如果超过半数以上的Leader、Follower节点返回写入成功，那么Leader提交该请求并返回成功，否则返回失败。
 - d. Follower或Observer返回写请求处理结果。
- 只读请求
客户端直接向Leader、Follower或Observer读取数据。

1.3.27.2 ZooKeeper 与其他组件的关系

ZooKeeper 和 HDFS 的关系

ZooKeeper与HDFS的关系如图1-123所示。

图 1-123 ZooKeeper 和 HDFS 的关系




ZKFC (ZKFailoverController) 作为一个ZooKeeper集群的客户端, 用来监控NameNode的状态信息。ZKFC进程仅在部署了NameNode的节点中存在。HDFS NameNode的Active和Standby节点均部署有zkfc进程。

1. HDFS NameNode的ZKFC连接到ZooKeeper, 把主机名等信息保存到ZooKeeper中, 即“/hadoop-ha”下的znode目录里。先创建znode目录的NameNode节点为主节点, 另一个为备节点。HDFS NameNode Standby通过ZooKeeper定时读取NameNode信息。
2. 当主节点进程异常结束时, HDFS NameNode Standby通过ZooKeeper感知“/hadoop-ha”目录下发生了变化, NameNode会进行主备切换。

ZooKeeper 和 YARN 的关系

ZooKeeper与YARN的关系如图1-124所示。

图 1-124 ZooKeeper 与 YARN 的关系




1. 在系统启动时, Resource Manager 会尝试把选举信息写入 ZooKeeper, 第一个成功写入 ZooKeeper 的 Resource Manager 被选举为 Active Resource Manager, 另一个为 Standby Resource Manager。Standby Resource Manager 定时去 ZooKeeper 监控 Active Resource Manager 选举信息。
2. Active Resource Manager 还会在 ZooKeeper 中创建 Statestore 目录, 存储 Application 相关信息。当 Active Resource Manager 产生故障时, Standby Resource Manager 会从 Statestore 目录获取 Application 相关信息, 恢复数据。

ZooKeeper 和 HBase 的关系

ZooKeeper与HBase的关系如图1-125所示。

图 1-125 ZooKeeper 和 HBase 的关系




1. HRegionServer以Ephemeral node的方式注册到ZooKeeper中。其中ZooKeeper存储HBase的如下信息：HBase元数据、HMaster地址。
2. HMaster通过ZooKeeper随时感知各个HRegionServer的健康状况，以便进行控制管理。
3. HBase也可以部署多个HMaster，类似HDFS NameNode，当HMaster主节点出现故障时，HMaster备用节点会通过ZooKeeper获取主HMaster存储的整个HBase集群状态信息。即通过ZooKeeper实现避免HBase单点故障问题的问题。

ZooKeeper 和 Kafka 的配合关系

ZooKeeper与Kafka的关系如[图 ZooKeeper和Kafka的关系](#)所示。

图 1-126 ZooKeeper 和 Kafka 的关系



1. Broker端使用ZooKeeper用来注册broker信息，并进行partition leader选举。
2. Consumer端使用ZooKeeper用来注册consumer信息，其中包括consumer消费的partition列表等，同时也用来发现broker列表，并和partition leader建立socket连接，并获取消息。

1.3.27.3 ZooKeeper 开源增强特性

日志增强

安全模式下，Ephemeral node（临时节点）在session过期之后就会被系统删除，在审计日志中添加Ephemeral node被删除的审计日志，以便了解当时Ephemeral node的状态信息。

所有ZooKeeper客户端的操作都要在审计日志中添加Username。

从ZooKeeper客户端创建znode，其kerberos principal是“zkcli/hadoop.<系统域名>@<系统域名>”。

例如打开日志<ZOO_LOG_DIR>/zookeeper_audit.log，内容如下：

```
2016-12-28 14:17:10,505 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test1?result=success
2016-12-28 14:17:10,530 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test2?result=success
2016-12-28 14:17:10,550 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test3?result=success
2016-12-28 14:17:10,570 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test4?result=success
2016-12-28 14:17:10,592 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test5?result=success
2016-12-28 14:17:10,613 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test6?result=success
2016-12-28 14:17:10,633 | INFO | CommitProcWorkThread-4 | session=0x12000007553b4903?
user=10.177.223.78,zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM?ip=10.177.223.78?operation=create znode?
target=ZooKeeperServer?znode=/test7?result=success
```

输出显示了在审计日志中添加了ZooKeeper客户端用户“zkcli/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM”的日志。

ZooKeeper中的用户详情:

在ZooKeeper中，不同的认证方案使用不同的凭证作为用户。基于认证供应商的要求，任何参数都可以被认为是用户。

示例:

- SAMLAuthenticationProvider使用客户端主体作为用户。
- X509AuthenticationProvider使用客户端证书作为用户。
- IAuthenticationProvider使用客户端IP作为用户。
- 自定义认证提供程序实现
org.apache.zookeeper.server.auth.ExtAuthenticationProvider.getUserName (String) 方法以获取用户名。如果没有实现，从认证提供程序实例获取用户名将被跳过。

ZooKeeper 开源增强特性: ZooKeeper SSL 通信 (Netty 连接)

ZooKeeper设计最初含有Nio包，且不能较好的支持3.5版本后的SSL。为了解决这个问题，Netty被加入到ZooKeeper中。所以如果用户需要使用SSL，启用Netty并设置Server端和Client端的以下参数。

开源的服务端只支持简单的文本密码，这可能导致相关安全问题。为此在服务端将不再使用此类文本密码。

- Client端
 - a. 将“zkCli.sh/zkEnv.sh”文件中的参数“-Dzookeeper.client.secure”设置为“true”以在Client端使用安全通信。之后客户端可以连接服务端的secureClientPort。
 - b. 通过设置“zkCli.sh/zkEnv.sh”文件中的以下参数配置客户端环境。

参数	描述
-Dzookeeper.clientCnxnSocket	用于客户端的Netty通信。 默认值: "org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty"
-Dzookeeper.ssl.keyStore.location	keystore文件路径。
-Dzookeeper.ssl.keyStore.password	加密密码。
-Dzookeeper.ssl.trustStore.location	truststore文件路径。
-Dzookeeper.ssl.trustStore.password	加密密码。
-Dzookeeper.config.crypt.class	用于加密密码的解密。
-Dzookeeper.ssl.password.encrypted	默认值: false 当keystore和truststore的密码为加密密码时设置为true。

参数	描述
-Dzookeeper.ssl.enabled.protocols	通过配置此参数定义SSL协议以适用于SSL上下文。
-Dzookeeper.ssl.exclude.cipher.ext	通过配置此参数定义SSL上下文中应排除的密码列表，之间以逗号间隔。

📖 说明

以上参数须在“zkCli.sh/zk.Env.sh”文件内设置。

- Server端
 - a. 在文件“zoo.cfg”中将监听SSL端口参数“secureClientPort”设置为“3381”。
 - b. 在server端将文件“zoo.cfg”中的参数“zookeeper.serverCnxnFactory”设置为“org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxnFactory”。
 - c. 设置文件zoo.cfg(路径：“zookeeper/conf/zoo.cfg”)中的以下参数来配置服务端环境。

参数	描述
ssl.keyStore.location	keystore.jks文件路径。
ssl.keyStore.password	加密密码。
ssl.trustStore.location	truststore文件路径。
ssl.trustStore.password	加密密码。
config.crypt.class	用于加密密码的解密。
ssl.keyStore.password.encrypted	默认值：false 设置为true时可使用加密密码。
ssl.trustStore.password.encrypted	默认值：false 设置为true时可使用加密密码。
ssl.enabled.protocols	通过配置此参数定义SSL协议以适用于SSL上下文。
ssl.exclude.cipher.ext	通过配置此参数定义SSL上下文中应排除的密码列表，之间以逗号间隔。

- d. 启动ZKserver，然后将安全客户端连接到安全端口。
- 凭证
ZooKeeper上Client和Server之间的凭证由X509AuthenticationProvider执行。根据以下参数指定服务端证书及信任客户端证书，并通过这些证书初始化X509AuthenticationProvider。

- zookeeper.ssl.keyStore.location
- zookeeper.ssl.keyStore.password
- zookeeper.ssl.trustStore.location
- zookeeper.ssl.trustStore.password

📖 说明

若用户不想使用ZooKeeper的默认机制，可根据所需配置不同的ZooKeeper信任机制。

1.4 产品功能

1.4.1 多租户

特性简介

现代企业的数据集群在向集中化和云化方向发展，企业级大数据集群需要满足：

- 不同用户在集群上运行不同类型的应用和作业（分析、查询、流处理等），同时存放不同类型和格式的数据。
- 某些类型的用户（例如银行、政府单位等）对数据安全非常关注，很难容忍将自己的数据与其他用户放在一起。

这给大数据集群带来了以下挑战：

- 合理地分配和调度资源，以支持多种应用和作业在集群上平稳运行。
- 对不同的用户进行严格的访问控制，以保证数据和业务的安全。

多租户将大数据集群的资源隔离成一个个资源集合，彼此互不干扰，用户通过“租用”需要的资源集合，来运行应用和作业，并存放数据。在大数据集群上可以存在多个资源集合来支持多个用户的不同需求。

因此，MRS大数据集群提供了完整的企业级大数据多租户解决方案。多租户是MRS大数据集群中的多个资源集合（每个资源集合是一个租户），具有分配和调度资源（资源包括计算资源和存储资源）的能力。

特性优势

- 合理配置和隔离资源
租户之间的资源是隔离的，一个租户对资源的使用不影响其它租户，保证了每个租户根据业务需求去配置相关的资源，可提高资源利用效率。
- 测量和统计资源消费
系统资源以租户为单位进行计划和分配，租户是系统资源的申请者和消费者，其资源消费能够被测量和统计。
- 保证数据安全和访问安全
多租户场景下，分开存放不同租户的数据，以保证数据安全；控制用户对租户资源的访问权限，以保证访问安全。

调度器增强

多租户根据调度器类型分为开源的Capacity调度器和自主研发的增强型Superior调度器。

为满足企业需求，克服Yarn社区在调度上遇到的挑战与困难，自主研发的Superior调度器，不仅集合了当前Capacity调度器与Fair调度器的优点，还做了以下增强：

- 增强资源共享策略
Superior调度器支持队列层级，在同集群集成开源调度器的特性，并基于可配置策略进一步共享资源。针对实例，MRS集群管理员可通过Superior调度器为队列同时配置绝对值或百分比的资源策略计划。Superior调度器的资源共享策略将YARN的标签调度增强为资源池特性，YARN集群中的节点可根据容量或业务类型不同，进行分组以使队列更有效地利用资源。
- 基于租户的资源预留策略
部分租户可能在某些时间中运行关键任务，租户所需的资源应保证可用。Superior调度器构建了支持资源预留策略的机制，在这些租户队列运行的任务可立即获取到预留资源，以保证计划的关键任务可正常执行。
- 租户和资源池的用户公平共享
Superior调度器提供了队列内用户间共享资源的配置能力。每个租户中可能存在不同权重的用户，高权重用户可能需要更多共享资源。
- 大集群环境下的调度性能优势
Superior调度器接收到各个NodeManager上报的心跳信息，并将资源信息保存在内存中，使得调度器能够全局掌控集群的资源使用情况。Superior调度器采用了push调度模型，令调度更加精确、高效，大大提高了大集群下的资源使用率。另外，Superior调度器在NodeManager心跳间隔较大的情况下，调度性能依然优异，不牺牲调度性能，也能避免大集群环境下的“心跳风暴”。
- 优先策略
当某个服务在获取所有可用资源后还无法满足最小资源的要求，则会发生优先抢占。抢占功能默认关闭。

1.4.2 安全增强

MRS作为一个海量数据管理和分析的平台，具备高安全性。MRS主要从以下几个方面保障用户的数据和业务运行安全。

- 网络隔离
整个系统部署在云上的虚拟私有云中，提供隔离的网络环境，保证集群的业务、管理的安全性。结合虚拟私有云的子网划分、路由控制、安全组等功能，为用户提供高安全、高可靠的网络隔离环境。
- 资源隔离
MRS服务支持资源专属区内部署，专属区内物理资源隔离，用户可以在专属区内灵活地组合计算存储资源，包括专属计算资源+共享存储资源、共享计算资源+专属存储资源、专属计算资源+专属存储资源。
- 主机安全
MRS支持与安全服务集成，支持漏洞扫描、安全防护、应用防火墙、堡垒机、网页防篡改等。针对操作系统和端口部分，提供如下安全措施：
 - 操作系统内核安全加固
 - 更新操作系统最新补丁
 - 操作系统权限控制
 - 操作系统端口管理
 - 操作系统协议与端口防攻击

- 应用安全
通过如下措施保证大数据业务正常运行：
 - 身份鉴别和认证
 - Web应用安全
 - 访问控制
 - 审计安全
 - 密码安全
- 数据安全
针对海量用户数据，提供如下措施保障客户数据的机密性、完整性和可用性。
 - 容灾：MRS支持将数据备份到OBS（对象存储服务）中，支持跨区域的高可靠性。
 - 备份：MRS支持针对DBService、NameNode、LDAP的元数据备份和对HDFS、HBase的业务数据备份。
- 数据完整性
通过数据校验，保证数据在存储、传输过程中的数据完整性。
 - 用户数据保存在HDFS上，HDFS默认采用CRC32C校验数据的正确性。
 - HDFS的DataNode节点负责存储校验数据，如果发现客户端传递过来的数据有异常（不完整）就上报异常给客户端，让客户端重新写入数据。
 - 客户端从DataNode读数据的时候会同步检查数据是否完整，如果发现数据不完整，尝试从其它的DataNode节点上读取数据。
- 数据保密性
MRS分布式文件系统在Apache Hadoop版本基础上，提供对文件内容的加密存储功能，避免敏感数据明文存储，提升数据安全性。业务应用只需对指定的敏感数据进行加密，加解密过程业务完全不感知。在文件系统数据加密基础上，Hive实现表级加密，HBase实现列族级加密，在创建表时指定采用的加密算法，即可实现对敏感数据的加密存储。
从数据的存储加密、访问控制来保障用户数据的保密性。
 - HBase支持将业务数据存储到HDFS前进行压缩处理，且用户可以配置AES和SMS4算法加密存储。
 - 各组件支持本地数据目录访问权限设置，无权限用户禁止访问数据。
 - 所有集群内部用户信息提供密文存储。
- 安全认证
 - 基于用户和角色的认证统一体系，遵从账户/角色RBAC（Role-Based Access Control）模型，实现通过角色进行权限管理，对用户进行批量授权管理。
 - 支持安全协议Kerberos，MRS使用LDAP作为账户管理系统，并通过Kerberos对账户信息进行安全认证。
 - 提供单点登录，统一了MRS系统用户和组件用户的管理及认证。
 - 对登录Manager的用户进行审计。

1.4.3 组件 WebUI 便捷访问

大数据组件都有自己的WebUI页面管理自身系统，但是由于网络隔离的原因，用户并不能很简便地访问到该页面。比如访问HDFS的WebUI页面，传统的操作方法是需要用户创建ECS，使用ECS远程登录组件的UI，这使得组件的页面UI访问很是繁琐，对于很多初次接触大数据的用户很不友好。

MRS提供了基于弹性公网IP来便捷访问组件WebUI的安全通道，并且比用户自己绑定弹性公网IP更便捷，只需界面鼠标操作，即可简化原先用户需要自己登录虚拟私有云添加安全组规则，获取公网IP等步骤，减少了用户操作步骤。分析集群Hadoop、Spark、HBase、Hue及流式集群Storm，都可以在Manager上找到组件页面入口，快速访问。

1.4.4 可靠性增强

MRS在基于Apache Hadoop开源软件的基础上，在主要业务部件的可靠性、性能调优等方面进行了优化和提升。

系统可靠性

- 管理节点均实现HA
Hadoop开源版本的数据、计算节点已经是按照分布式系统进行设计的，单节点故障不影响系统整体运行；而以集中模式运作的管理节点可能出现的单点故障，就成为整个系统可靠性的短板。
MRS对所有业务组件的管理节点都提供了类似的双机的机制，包括Manager、HDFS NameNode、HiveServer、HBase HMaster、YARN ResourceManager、KerberosServer、LdapServer等，全部采用主备或负荷分担配置，有效避免了单点故障场景对系统可靠性的影响。
- 异常场景下的可靠性保证
通过可靠性分析方法，梳理软件、硬件异常场景下的处理措施，提升系统的可靠性。
 - 保障意外掉电时的数据可靠性，不论是单节点意外掉电，还是整个集群意外断电，恢复供电后系统能够正常恢复业务，除非硬盘介质损坏，否则关键数据不会丢失。
 - 硬盘亚健康检测和故障处理，对业务不造成实际影响。
 - 自动处理文件系统的故障，自动恢复受影响的业务。
 - 自动处理进程和节点的故障，自动恢复受影响的业务。
 - 自动处理网络故障，自动恢复受影响的业务。
- 数据备份与恢复
为应对数据丢失或损坏对用户业务造成不利影响，在异常情况下快速恢复系统，MRS根据用户业务的需要提供全量备份、增量备份和恢复功能。
 - 自动备份
MRS对集群管理系统Manager上的数据提供自动备份功能，根据制定的备份策略可自动备份集群上的数据，包括LdapServer、DBService的数据。
 - 手动备份
在系统进行扩容、打补丁等重大操作前，需要通过手动备份集群管理系统的数据库，以便在系统故障时，恢复集群管理系统功能。
为进一步提供系统的可靠性，在将Manager、HBase上的数据备份到第三方服务器时，也需要通过手动备份。

节点可靠性

- 操作系统健康状态监控
周期采集操作系统硬件资源使用率数据，包括CPU、内存、硬盘、网络等资源的使用率状态。

- 进程健康状态监控
MRS提供业务实例的状态以及业务实例进程的健康指标的检查，能够让用户第一时间感知进程健康状态。
- 硬盘故障的自动处理
MRS对开源版本进行了增强，可以监控各节点上的硬盘以及文件系统状态。如果出现异常，立即将相关分区移出存储池；如果硬盘恢复正常（通常是因为用户更换了新硬盘），也会将新硬盘重新加入业务运作。这样极大简化了维护人员的工作，更换故障硬盘可以在线完成；同时用户可以设置热备盘，从而极大缩减了故障硬盘的修复时间，有利于提高系统的可靠性。
- 节点磁盘LVM配置
MRS支持将多个磁盘配置成LVM（Logic Volume Management），多个磁盘规划成一个逻辑卷组。配置成LVM可以避免各磁盘间使用不均的问题，保持各个磁盘间均匀使用在HDFS和Kafka等能够利用多磁盘能力的组件上尤其重要。并且LVM可以支持磁盘扩容时不需要重新挂载，避免了业务中断。

数据可靠性

MRS可以利用弹性云服务器ECS提供的反亲和节点组以及放置组的能力，结合Hadoop的机架感知能力，将数据冗余到多个物理宿主机上，避免物理硬件的失效造成数据的失效。

1.4.5 作业管理

作业管理为用户提供向集群提交作业的入口，支持包括MapReduce、Spark、HiveQL和SparkSQL等类型的作业。结合数据治理中心DataArts Studio，提供一站式的大数据协同开发环境、全托管的大数据调度能力，帮助用户快速构建大数据处理中心。

通过数据治理中心DataArts Studio，用户可以先在线开发调试MRS HiveQL/SparkSQL脚本、拖拽式地开发MRS作业，完成MRS与其他20多种异构数据源之间的数据迁移和数据集成；通过强大的作业调度与灵活的监警告警，轻松管理数据作业运维。

1.4.6 自定义引导操作

特性简介

MRS提供标准的云上弹性大数据集群，目前可安装部署包括hadoop、spark等9种大数据组件。当前标准的云上大数据集群不能满足所有用户需求，例如如下几种场景：

- 通用的操作系统配置不能满足实际数据处理需求，例如需调大系统最大连接数。
- 需要安装自身业务所需的软件工具或运行环境，例如须安装gradle、业务需要依赖R语言包。
- 根据自身业务对大数据组件包做修改，例如对hadoop或spark安装包做修改。
- 需要安装其他MRS还未支持的大数据组件。

对于上述定制化的场景，可以选择登录到每个节点上手动操作，之后每扩容一个新节点，再执行一次同样的操作，操作相对繁琐，也容易出错。同时手动执行记录不便追溯，不能实现“按需创建、创建成功后即处理数据”的目标。

因此，MRS提供了自定义引导操作，在启动集群组件前（或后）可以在指定的节点上执行脚本。用户可以通过引导操作来完成安装MRS还没支持的第三方软件，修改集群运行环境等自定义操作。如果集群扩容，选择执行引导操作，则引导操作也会以相同

方式在新增节点上执行。MRS会使用root用户执行您指定的脚本，脚本内部您可以通过su - xxx命令切换用户。

客户价值

MRS提供了自定义引导操作，用户可以以此为入口，灵活、便捷地配置自己的专属集群，自定义安装软件。

1.4.7 元数据

当创建MRS集群时选择部署Hive时，MRS提供多种元数据存储方式，您可以根据自身需要进行选择：

- 本地元数据：元数据存储于集群内的本地GaussDB中，当集群删除时元数据同时被删除，如需保存元数据，需提前前往数据库手动保存元数据。
- 数据连接：可选择关联与当前集群同一虚拟私有云和子网的RDS服务中的PostgresDB或MySQL数据库，元数据将存储于关联的数据库中，不会随当前集群的删除而删除，多个MRS集群可共享同一份元数据。

1.4.8 集群管理

1.4.8.1 集群生命周期管理

MRS支持集群的生命周期管理包括创建集群和删除集群。

- 创建集群：支持用户定制集群的类型，组件范围，各类型的节点数、虚拟机规格、可用区、VPC网络、认证信息，MRS将为用户自动创建一个符合配置的集群，全程无需用户参与；同时支持用户在集群中运行自定义内容；支持快速创建多应用场景集群，比如创建Hadoop分析集群、HBase集群、Kafka集群。大数据平台同时支持部署异构集群，在集群中存在不同规格的虚机，允许在CPU类型，硬盘容量，硬盘类型，内存大小灵活组合。在集群中支持多种虚机规格混合使用。
- 删除集群：当集群不再需要时（包括集群中的数据 and 配置），用户可以选择删除集群，MRS会将集群相关的资源全部删除。

创建集群

通过在MRS服务管理面，客户可以创建MRS集群，通过选择集群所建的区域及使用的云资源规格，一键式创建适合企业业务的MRS集群。MRS服务会根据用户选择的集群类型、版本和节点规格，帮助客户自动完成企业级大数据平台的安装部署和参数调优。

MRS服务为客户提供完全可控的大数据集群，客户在创建时可设置虚拟机的登录方式（密码或者密钥对），所创建的MRS集群资源完全归客户所用。同时MRS支持在最小可在两节点4U8G的ECS上部署大数据集群，为客户测试开发提供更多的灵活选择。

MRS集群类型包括分析集群、流式集群和混合集群。

- 分析集群：用来做离线数据分析，提供的是Hadoop体系的组件。
- 流式集群：用来做流处理任务，提供的是流式处理组件。
- 混合集群：既可以用来做离线数据分析，又可以用来做流处理任务，提供的是Hadoop体系的组件和流式处理组件。

- 自定义：根据业务需求，可以灵活搭配所需组件。

MRS集群节点类型包括Master节点、Core节点和Task节点。

- Master节点：集群中的管理节点，分布式系统的Master进程和Manager以及数据库均部署在该节点；该类型节点不可扩容。该类型节点的处理能力决定了整个集群的管理上限，MRS服务支持将Master节点规格提高，以支持更大集群的管理。
- Core节点：支持存储和计算两种目标的节点，可扩容、缩容。因承载的数据存储，因此在缩容时，为保证数据不丢失，有较多限制，无法进行弹性伸缩。
- Task节点：仅用于计算的节点，可扩容、缩容。因只承载计算任务，因此可以进行弹性伸缩。

MRS创建集群方式支持自定义创建集群和快速创建集群两种。

- 自定义创建集群：自定义创建可以灵活地选择配置项，针对不同的应用场景，可以选择不同规格的弹性云服务器，全方位贴合您的业务诉求。
- 快速创建集群：用户可以根据应用场景，快速创建对应配置的集群，提高了配置效率，更加方便快捷。当前支持快速创建Hadoop分析集群、HBase集群、Kafka集群。
 - Hadoop分析集群：Hadoop分析集群完全使用开源Hadoop生态，采用YARN管理集群资源，提供Hive、Spark离线大规模分布式数据存储和计算，SparkStreaming、Flink流式数据计算，Presto交互式查询，Tez有向无环图的分布式计算框等Hadoop生态圈的组件，进行海量数据分析与查询。
 - HBase集群：HBase集群使用Hadoop和HBase组件提供一个稳定可靠，性能优异、可伸缩、面向列的分布式云存储系统，适用于海量数据存储以及分布式计算的场景，用户可以利用HBase搭建起TB至PB级数据规模的存储系统，对数据轻松进行过滤分析，毫秒级得到响应，快速发现数据价值。
 - Kafka集群：Kafka集群使用Kafka和Storm组件提供一个开源高吞吐量，可扩展性的消息系统。广泛用于日志收集、监控数据聚合等场景，实现高效的流式数据采集，实时数据处理存储等。

删除集群

MRS服务支持用户在不需大数据集群时执行删除集群操作，集群删除后，所有大数据使用的相关云资源都会同时被释放。删除集群前，建议完成数据搬迁或者备份，确认集群无任何业务运行或者集群异常且经运维分析无法继续提供服务时再执行集群删除操作。对于数据存放在云硬盘EVS或直通盘的大数据集群，集群删除后，数据也随之删除，强烈建议您慎重选择删除集群。

1.4.8.2 集群扩缩容

大数据集群的处理能力通常可以通过增加集群的节点数来横向扩展，当集群规模不符合业务要求时，用户可以通过该功能进行集群节点规模的调整，进行扩容或者缩容；在缩容节点时，MRS会智能地选择负载最少或者迁移数据量最小节点，并且在缩容过程中，缩容节点不再接收新的任务，正在执行的任务继续执行，同时将该节点数据拷贝至其他节点，该节点进入退服状态，当该节点任务长时间运行无法结束时，会迁移至其他节点运行，最大限度地减少对集群业务的影响。

扩容集群

目前支持扩容集群Core节点或Task节点，用户可通过增加节点数量处理业务峰值负载。MRS集群节点扩容中和扩容后对现有集群的业务没有影响。

缩容集群

用户可以根据业务需求量，通过简单的缩减Core节点或者Task节点，对集群进行缩容，以使MRS拥有更优的存储、计算能力，降低运维成本。用户执行MRS集群缩容后，MRS服务将根据节点已安装的服务类型自动选择可以缩容的节点。

Core节点在缩容的时候，会对原节点上的数据进行迁移。业务上如果对数据位置做了缓存，客户端自动刷新位置信息可能会影响时延。缩容节点可能会影响部分HBase on HDFS数据的第一次访问响应时长，可以重启HBase或者对相关的表Disable/Enable来避免。

Task节点本身不存储集群数据，属于计算节点，不存在节点数据迁移的问题。

1.4.8.3 自动弹性伸缩

特性简介

随着企业的数据越来越多，越来越多的企业选择使用Spark/Hive等技术来进行分析，由于数据量大，处理任务繁重，资源的消耗比较高，因此使用成本也是比较高。当前并不是每个企业在每时每刻在进行分析，而一般是在一天的一个时间段内进行分析汇总，因此MRS提供了弹性伸缩能力，可以自动在业务在繁忙时申请额外资源，业务不繁忙时释放闲置资源，让用户按需使用，尽可能的帮助客户降低使用成本，聚焦核心业务。

在大数据应用，尤其是周期性的数据分析处理场景中，需要根据业务数据的周期变化，动态调整集群计算资源以满足业务需要。MRS的弹性伸缩规则功能支持根据集群负载对集群进行弹性伸缩。此外，如果数据量为周期有规律的变化，并且希望在数据量变化前提前完成集群的扩缩容，可以使用MRS的资源计划特性。

MRS服务支持规则和时间计划两种弹性伸缩的策略：

- 弹性伸缩规则：根据集群实时负载对Task节点数量进行调整，数据量变化后触发扩缩容，有一定的延后性。
- 资源计划：若数据量变化存在周期性规律，则可通过资源计划在数据量变化前提前完成集群的扩缩容，避免出现增加或减少资源的延后。

弹性伸缩规则与资源计划均可触发弹性伸缩，两者即可同时配置也可单独配置。资源计划与基于负载的弹性伸缩规则叠加使用可以使得集群节点的弹性更好，足以应对偶尔超出预期的数据峰值出现。

当某些业务场景要求在集群扩缩容之后，根据节点数量的变化对资源分配或业务逻辑进行更改时，手动扩缩容的场景客户可以登录集群节点进行操作。对于弹性伸缩场景，MRS支持通过自定义弹性伸缩自动化脚本来解决。自动化脚本可以在弹性伸缩前后执行相应操作，自动适应业务负载的变化，免去了人工操作。同时，自动化脚本给用户实现个性需求提供了途径，完全自定义的脚本与多个可选的执行时机基本可以满足用户的各项需求，使弹性伸缩更具灵活性。

客户价值

MRS的自动弹性伸缩可以帮助用户实现以下价值。

- 降低使用成本
部分企业在进行批量分析时，并不是时时刻刻都在进行分析，例如一般都存在数据持续接入，而到了特定时间段（例如凌晨3点）进行批量分析，可能仅需要消耗2小时。

MRS提供的弹性伸缩能力，可以帮助客户，在晚上的时候，将分析节点扩容到指定规模，而计算完毕后，则自动释放计算节点，尽可能的降低使用成本。

- 平衡突发查询
大数据集群上，由于有大量的数据，企业会经常面临临时的分析任务，例如支撑企业决策的临时数据报表等，都会导致对于资源的消耗在极短时间内剧增。MRS提供的弹性伸缩能力，可以让突发大数据分析时，可以及时的补充计算节点，避免因计算能力不足，导致业务宕机，使用户无需创建额外资源，当突发事件结束后，MRS会自动判断缩容时机，自动完成缩容。
- 聚焦核心业务
大数据作为二次开发平台，开发人员非常难判断具体的资源消耗，因为查询分析的条件复杂性（例如全局排序，过滤，合并等）以及数据的复杂性，例如增量数据的不确定性等，都会导致预估多少计算量是非常困难的行为，而使用弹性伸缩能力，可以让业务人员专注于业务开发，无需分心再做各种资源评估。

1.4.8.4 创建 Task 节点

特性简介

支持创建Task节点，只作为计算节点，不存放持久化的数据，是实现弹性伸缩的基础。

客户价值

在MRS服务只作为计算资源的场景下，使用Task节点可以节省成本，并可以更加方便快捷地对集群节点进行扩缩容，满足用户对集群计算能力随时增减的需求。

用户场景

当集群数据量变化不大而集群业务处理能力需求变化比较大，大的业务处理能力只是临时需要，此时选择添加Task节点。

- 临时业务量增大，如年底报表处理。
- 需要在短时间内处理完原来需要处理很久的任务，如一些紧急分析任务。

1.4.8.5 隔离主机

用户发现某个主机出现异常或故障，无法提供服务或影响集群整体性能时，可以临时将主机从集群可用节点排除，使客户端访问其他可用的正常节点。在为集群安装补丁的场景中，也支持排除指定节点不安装补丁。隔离主机仅支持隔离非管理节点。

主机隔离后该主机上的所有角色实例将被停止，且不能对主机及主机上的所有实例进行启动、停止和配置等操作。另外，主机隔离后无法统计并显示该主机硬件和主机上实例的监控状态及指标数据。

1.4.8.6 标签管理

标签是集群的标识，为集群添加标签，可以方便用户识别和管理拥有的集群资源。MRS服务通过与标签管理服务（TMS）关联，可以让拥有大量云资源的用户，通过给云资源打标签，快速查找具有同一标签属性的云资源，进行统一检视、修改、删除等管理操作，方便用户对大数据集群及其他相关云资源的统一管理。

您可以在创建集群时添加标签，也可以在集群创建完成后，在集群的详情页添加标签，您最多可以给集群添加10个标签。

1.4.9 集群运维

告警管理

MRS可以实时监控大数据集群，通过告警和事件可以识别系统健康状态。同时MRS也支持用户自定义配置监控与告警阈值用于关注各指标的健康情况，当监控数据达到告警阈值，系统将会触发一条告警信息。

MRS还可以与消息通知服务(SMN)的消息服务系统对接，将告警信息通过短信或者邮件等形式推送给用户。具体介绍请参见[消息通知](#)。

运维支撑

MRS提供的集群的资源是完全属于用户的，通常情况下，当集群出现问题，需要运维人员支撑时，运维人员是无法直接访问的。为了更好的服务客户，MRS提供两种方式来减少定位问题时的信息传递：

- 日志共享：用户可以在MRS 页面发起日志共享，选择日志范围共享给运维人员，以便运维人员在不接触集群的情况下帮助定位问题。
- 运维授权：MRS服务提供运维授权功能，用户在使用MRS集群过程中，发生问题可以在MRS页面发起运维授权，由运维人员帮助客户快速定位问题，用户可以随时收回该授权。

健康检查

MRS为用户提供界面化的系统运行环境自动检查服务，帮助用户实现一键式系统运行健康度巡检和审计，保障系统的正常运行，降低系统运维成本。用户查看检查结果后，还可导出检查报告用于存档及问题分析。

1.4.10 消息通知

特性简介

大数据集群运行过程中经常会进行如下操作：

- 大数据集群经常会发生变更，比如扩容、缩容集群。
- 业务数据量突然变化，集群触发弹性伸缩。
- 相关业务结束，需要终止大数据集群等。

用户想要及时得知这些操作是否成功了，以及当集群出现大数据服务不可用，或节点故障时，用户希望不用隔段时间就登录集群查看，而是可以及时地收到告警通知。MRS联合消息通知服务(SMN)，可以将以上信息主动地通知到用户的手机及邮箱，让维护更加省心省力。

客户价值


配置消息通知后，可以实时给用户发送MRS集群健康状态，用户可以通过手机短信或邮箱实时接收到MRS集群变更及组件告警信息。MRS可以帮助用户轻松运维，实时监控，实时发送告警，操作灵活，大数据业务部署更加省心省力。

特性描述

MRS联合消息通知服务(SMN)，采用主题订阅模型，提供一对多的消息订阅以及通知功能，能够实现一站式集成多种推送通知方式。

首先，作为主题拥有者，可以先创建一个主题，并对主题设置访问控制权限来决定哪些发布者和订阅者可以通过该主题进行交流。MRS将集群消息发送至您有权限发布消息的主题，然后所有订阅了该主题的订阅者（可以是手机短信、邮箱等）都将收到集群变更以及组件告警的消息。

图 1-127 实现过程



1.5 约束与限制

使用MRS前，您需要认真阅读并了解以下使用限制。

- MRS集群必须创建在VPC子网内。
- 建议使用支持的浏览器登录MRS。
 - Google Chrome: 36.0及更高版本
 - Internet Explorer: 9.0及更高版本
- 创建MRS集群时，支持自动创建安全组，也可从下拉框中选择已有的安全组。集群创建完成后，请勿随意删除或更改已使用的安全组。否则可能导致集群异常，影响MRS集群的使用。
- MRS集群使用的安全组请勿随意放开权限，避免被恶意访问。
- 请勿随意执行如下操作，避免集群进入异常状态，影响MRS集群的使用。
 - 在ECS中对MRS集群的节点进行关机、重启、删除、变更OS、重装OS和修改规格等操作。
 - 删除集群节点上已有的进程、安装的应用程序和文件。
- 集群处于非人为异常状态时，可以联系技术支持人员，技术支持人员征得您同意后请您提供，登录MRS集群进行问题排查。
- 请根据业务需要规划集群节点的磁盘，如果需要存储大量业务数据，请增加云硬盘数量或存储空间。以防止存储空间不足影响节点正常运行。

- 集群节点仅用于存储用户业务数据，非业务数据建议保存在对象存储服务或其他弹性云服务器中。
- 集群节点仅用于运行MRS集群，其他客户端应用程序、用户业务程序建议申请独立弹性云服务器部署。
- MRS集群的节点（包含Master，Core和Task节点）扩充存储容量时，不建议通过扩容原有磁盘的方式实现。建议通过创建磁盘再挂载的方式实现。
- MRS集群扩容（包含存储能力和计算能力）时，可以通过增加Core节点或者Task节点的方式实现。
- 当关闭集群中的某一个Master节点后仍然使用集群执行任务或修改配置，且任务执行或配置修改后未启动被关闭的Master节点就关闭集群中其他Master节点时，存在由于主备倒换导致的数据丢失风险。在该场景下，请在任务执行或配置修改后先启动被关闭的Master节点，再关闭全部节点。若集群中节点已经被全部关闭，请按照节点关机顺序的倒序启动集群节点。
- 当使用MRS集群过程中进行Capacity和Superior调度器切换时只完成调度器的切换，不保证配置同步。如果您需要配置同步，请基于新的调度器重新配置。

1.6 权限管理

如果您需要对云上创建的MapReduce服务资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制云资源的访问。

通过IAM，您可以在云账号中给员工创建IAM用户，并授权控制对资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，希望拥有MapReduce服务的使用权限，但是不希望其拥有删除MRS集群等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能使用MRS，但是不允许删除MRS集群的权限策略，控制其对MRS集群资源的使用范围。

如果云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用MRS服务的其它功能。

IAM是云提供权限管理的基础服务。

MRS 权限说明

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

MRS部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域对应的项目中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问MRS时，需要先切换至授权区域。

权限根据授权精细程度分为角色和策略。

- 角色：IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。

- 策略：IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对MRS服务，管理员能够控制IAM用户仅能对集群进行指定的管理操作。如不允许某用户组删除集群，仅允许操作MRS集群基本操作，如创建集群、查询集群列表等。多数细粒度策略以API接口为粒度进行权限拆分。

如表1-27所示，包括了MRS的所有系统策略。

表 1-27 MRS 系统策略

策略名称	描述	策略类别
MRS FullAccess	MRS管理员权限，拥有该权限的用户可以拥有MRS所有权限。	细粒度策略
MRS CommonOperations	MRS服务普通用户权限，拥有该权限的用户可以拥有MRS服务使用权限，无新增、删除资源权限。	细粒度策略
MRS ReadOnlyAccess	MRS服务只读权限，拥有该权限的用户仅能查看MRS的资源。	细粒度策略
MRS Administrator	操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 对MRS服务的所有执行权限。 拥有该权限的用户必须同时拥有Tenant Guest和Server Administrator权限。 	RBAC策略

表1-28列出了MRS常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 1-28 常用操作与系统策略的授权关系

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
创建集群	√	x	x	√
调整集群	√	x	x	√
删除集群	√	x	x	√
查询集群详情	√	√	√	√
查询集群列表	√	√	√	√
设置弹性伸缩策略	√	x	x	√

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
查询主机列表	√	√	√	√
查询操作日志	√	√	√	√
创建并执行作业	√	√	x	√
停止作业	√	√	x	√
删除单个作业	√	√	x	√
批量删除作业	√	√	x	√
查询作业详情	√	√	√	√
查询作业列表	√	√	√	√
新建文件夹	√	√	x	√
删除文件	√	√	x	√
查询文件列表	√	√	√	√
批量操作集群标签	√	√	x	√
创建单个集群标签	√	√	x	√
删除单个集群标签	√	√	x	√
按照标签查询资源列表	√	√	√	√
查询集群标签	√	√	√	√
访问 Manager 页面	√	√	x	√
查询补丁列表	√	√	√	√
安装补丁	√	√	x	√

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
卸载补丁	√	√	x	√
运维通道授权	√	√	x	√
运维通道日志共享	√	√	x	√
查询告警列表	√	√	√	√
订阅告警消息提醒	√	√	x	√
提交SQL语句	√	√	x	√
查询SQL结果	√	√	x	√
取消SQL执行任务	√	√	x	√

MRS FullAccess

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "mrs:*:*",
        "ecs:*:*",
        "bms:*:*",
        "evs:*:*",
        "vpc:*:*",
        "bss:*:*",
        "kms:*:*",
        "rds:*:*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

MRS CommonOperations

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "mrs:*:get*",
        "mrs:*:list*",
        "ecs:*:get*",

```

```
"ecs:*.list*",
"bms:*.get*",
"bms:*.list*",
"evs:*.get*",
"evs:*.list*",
"vpc:*.get*",
"vpc:*.list*",
"mrs:job:submit",
"mrs:job:stop",
"mrs:job:delete",
"mrs:job:checkSql",
"mrs:job:batchDelete",
"mrs:file:create",
"mrs:file:delete",
"mrs:tag:batchOperate",
"mrs:tag:create",
"mrs:tag:delete",
"mrs:manager:access",
"mrs:patch:install",
"mrs:patch:uninstall",
"mrs:ops:grant",
"mrs:ops:shareLog",
"mrs:alarm:subscribe",
"mrs:alarm:delete",
"bss:*.get*",
"bss:*.list*",
"kms:*.get*",
"kms:*.list*",
"rds:*.get*",
"rds:*.list*",
"mrs:bootstrap:*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "mrs:cluster:create",
    "mrs:cluster:resize",
    "mrs:cluster:scaleUp",
    "mrs:cluster:delete",
    "mrs:cluster:policy"
  ],
  "Effect": "Deny"
}
]
```

MRS ReadOnlyAccess

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "mrs:*.get*",
        "mrs:*.list*",
        "mrs:tag:count",
        "ecs:*.get*",
        "ecs:*.list*",
        "bms:*.get*",
        "bms:*.list*",
        "evs:*.get*",
```

```
        "evs:*:list*",
        "vpc:*:get*",
        "vpc:*:list*",
        "bss:*:get*",
        "bss:*:list*",
        "kms:*:get*",
        "kms:*:list*",
        "rds:*:get*",
        "rds:*:list*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "mrs:cluster:create",
      "mrs:cluster:resize",
      "mrs:cluster:scaleUp",
      "mrs:cluster:delete",
      "mrs:cluster:policy",
      "mrs:job:submit",
      "mrs:job:stop",
      "mrs:job:delete",
      "mrs:job:batchDelete",
      "mrs:file:create",
      "mrs:file:delete",
      "mrs:tag:batchOperate",
      "mrs:tag:create",
      "mrs:tag:delete",
      "mrs:manager:access",
      "mrs:patch:install",
      "mrs:patch:uninstall",
      "mrs:ops:grant",
      "mrs:ops:shareLog",
      "mrs:alarm:subscribe"
    ],
    "Effect": "Deny"
  }
]
```

MRS Administrator

```
{
  "Version": "1.0",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "MRS:MRS:*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ],
  "Depends": [
    {
      "catalog": "BASE",
      "display_name": "Server Administrator"
    },
    {
      "catalog": "BASE",
      "display_name": "Tenant Guest"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

1.7 与其他云服务的关系

MRS 服务与其他服务的关系

表 1-29 MRS 服务与其他服务的关系

服务名称	MRS服务与其他服务的关系
虚拟私有云（Virtual Private Cloud）	MRS集群创建在虚拟私有云（VPC）的子网内，VPC通过逻辑方式进行网络隔离，为用户的MRS集群提供安全、隔离的网络环境。
对象存储服务（Object Storage Service）	对象存储服务（OBS）用于存储用户数据，包括MRS作业输入数据和作业输出数据： <ul style="list-style-type: none">• MRS作业输入数据：用户程序和数据文件• MRS作业输出数据：作业输出的结果文件和日志文件 MRS中HDFS、Hive、MapReduce、YARN、Spark、Flume和Loader支持从OBS导入、导出数据。 MRS使用OBS的并行文件系统提供服务。
弹性云服务器（Elastic Cloud Server）	MRS服务使用弹性云服务器（Elastic Cloud Server，简称ECS）作为集群的节点，每个弹性云服务器是集群中的一个节点。
关系型数据库（Relational Database Service）	关系型数据库（RDS）用于存储MRS系统运行数据，包括MRS集群元数据等。
统一身份认证服务（Identity and Access Management）	统一身份认证服务（IAM）为MRS提供了鉴权功能。
消息通知服务（SMN）	MRS联合消息通知服务（SMN），采用主题订阅模型，提供一对多的消息订阅以及通知功能，能够实现一站式集成多种推送通知方式。
云审计服务（Cloud Trace Service）	云审计服务（CTS）为用户提供MRS资源操作请求及请求结果的操作记录，供用户查询、审计和回溯使用。

表 1-30 云审计支持的 MRS 操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建集群	cluster_mrs	createCluster
删除集群	cluster_mrs	deleteCluster
集群扩容	cluster_mrs	scaleOutCluster
集群缩容	cluster_mrs	scaleInCluster

在您开启了云审计服务后，系统开始记录云服务资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。详细操作步骤请参考“云审计服务（CTS）> 快速入门 > 查看追踪事件”。

2 准备用户

2.1 创建 MRS 操作用户

如果您需要对您所拥有的MapReduce服务（MapReduce Service）进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用MRS资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将MRS资源委托给更专业、高效的其他云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用MRS服务的其它功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图2-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的MRS权限，并结合实际需求进行选择。

示例流程

图 2-1 给用户授权 MRS 权限流程



1. 在IAM控制台创建用户组，并授予MRS服务对应权限。
2. 在IAM控制台创建用户，并将其加入**1.创建用户组并授权**中创建的用户组。
3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择MRS服务，进入MRS主界面，单击右上角“创建集群”，尝试创建MRS集群，如果无法创建MRS集群（假设当前权限仅包含MRS ReadOnlyAccess），表示“MRS ReadOnlyAccess”已生效。
- 在“服务列表”中选择除MRS服务外（假设当前策略仅包含MRS ReadOnlyAccess）的任一服务，若提示权限不足，表示“MRS ReadOnlyAccess”已生效。

MRS 权限说明

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

MRS部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域对应的项目中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问MRS时，需要先切换至授权区域。

权限模型根据授权精细程度分为角色和策略。

- 角色：IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
- 策略：IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对MRS服务，管理员能够控制IAM用户仅能对集群进行指定的管理操作。如不允许某用户组删除集群，仅允许操作MRS集群基本操作，如创建集群、查询集群列表等。多数细粒度策略以API接口为粒度进行权限拆分。

如表2-1所示，包括了MRS的所有默认系统策略。

表 2-1 MRS 系统策略

策略名称	描述	策略类别
MRS FullAccess	MRS管理员权限，拥有该权限的用户可以拥有MRS所有权限。	细粒度策略
MRS CommonOperations	MRS服务普通用户权限，拥有该权限的用户可以拥有MRS服务使用权限，无新增、删除资源权限。	细粒度策略
MRS ReadOnlyAccess	MRS服务只读权限，拥有该权限的用户仅能查看MRS的资源。	细粒度策略
MRS Administrator	操作权限： <ul style="list-style-type: none"> ● 对MRS服务的所有执行权限。 ● 拥有该权限的用户必须同时拥有 Tenant Guest和Server Administrator权限。 	RBAC策略

表2-2列出了MRS常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 2-2 常用操作与系统策略的授权关系

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
创建集群	√	x	x	√
调整集群	√	x	x	√
升级节点规格	√	x	x	√
删除集群	√	x	x	√

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
查询集群详情	√	√	√	√
查询集群列表	√	√	√	√
设置弹性伸缩策略	√	x	x	√
查询主机列表	√	√	√	√
查询操作日志	√	√	√	√
创建并执行作业	√	√	x	√
停止作业	√	√	x	√
删除单个作业	√	√	x	√
批量删除作业	√	√	x	√
查询作业详情	√	√	√	√
查询作业列表	√	√	√	√
新建文件夹	√	√	x	√
删除文件	√	√	x	√
查询文件列表	√	√	√	√
批量操作集群标签	√	√	x	√
创建单个集群标签	√	√	x	√
删除单个集群标签	√	√	x	√
按照标签查询资源列表	√	√	√	√
查询集群标签	√	√	√	√

操作	MRS FullAccess	MRS CommonOperations	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
访问 Manager 页面	√	√	x	√
查询补丁列表	√	√	√	√
安装补丁	√	√	x	√
卸载补丁	√	√	x	√
运维通道授权	√	√	x	√
运维通道日志共享	√	√	x	√
查询告警列表	√	√	√	√
订阅告警消息提醒	√	√	x	√
提交 SQL 语句	√	√	x	√
查询 SQL 结果	√	√	x	√
取消 SQL 执行任务	√	√	x	√

2.2 创建 MRS 自定义策略

如果系统预置的 MRS 权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。自定义策略中可以添加的授权项（Action）请参考 MRS 服务 API 参考中“权限策略和授权项 > 策略及授权项说明”章节。

目前支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON 视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写 JSON 格式的策略内容。

说明

修改自定义策略后，权限不会立即生效，大概需要等待 15 分钟，权限才会自动生效。

本章为您介绍常用的 MRS 自定义策略样例。

MRS 自定义策略样例

- 示例1：授权用户仅有创建MRS集群的权限

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mrs:cluster:create",
        "ecs:*:*",
        "bms:*:*",
        "evs:*:*",
        "vpc:*:*",
        "smn:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例2：授权用户调整MRS集群

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mrs:cluster:resize"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例3：授权用户创建集群、创建并执行作业、删除单个作业，但不允许用户删除集群的权限

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mrs:cluster:create",
        "mrs:job:submit",
        "mrs:job:delete"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "mrs:cluster:delete"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例4：授权用户最小权限，创建ECS规格的集群

📖 说明

- 创建集群时如果使用密钥对，增加权限：ecs:serverKeypairs:get和ecs:serverKeypairs:list
- 创建集群时使用数据盘加密，增加权限：kms:cmk:list
- 创建集群时开启告警功能，增加权限：mrs:alarm:subscribe
- 创建集群时使用外置数据源，增加权限：rds:instance:list

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "mrs:cluster:create"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ecs:cloudServers:updateMetadata",
    "ecs:cloudServerFlavors:get",
    "ecs:cloudServerQuotas:get",
    "ecs:servers:list",
    "ecs:servers:get",
    "ecs:cloudServers:delete",
    "ecs:cloudServers:list",
    "ecs:serverInterfaces:get",
    "ecs:serverGroups:manage",
    "ecs:servers:setMetadata",
    "ecs:cloudServers:get",
    "ecs:cloudServers:create"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "vpc:securityGroups:create",
    "vpc:securityGroupRules:delete",
    "vpc:vpcs:create",
    "vpc:ports:create",
    "vpc:securityGroups:get",
    "vpc:subnets:create",
    "vpc:privateIps:delete",
    "vpc:quotas:list",
    "vpc:networks:get",
    "vpc:publicIps:list",
    "vpc:securityGroups:delete",
    "vpc:securityGroupRules:create",
    "vpc:privateIps:create",
    "vpc:ports:get",
    "vpc:ports:delete",
    "vpc:publicIps:update",
    "vpc:subnets:get",
    "vpc:publicIps:get",
    "vpc:ports:update",
    "vpc:vpcs:list"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "evs:quotas:get",
    "evs:types:get"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bms:serverFlavors:get"
  ]
}
]
```

- 示例5：授权用户最小权限，创建BMS规格的集群

📖 说明

- 创建集群时如果使用密钥对，增加权限：ecs:serverKeyPairs:get和ecs:serverKeyPairs:list
- 创建集群时使用数据盘加密，增加权限：kms:cmk:list
- 创建集群时开启告警功能，增加权限：mrs:alarm:subscribe
- 创建集群时使用外置数据源，增加权限：rds:instance:list

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mrs:cluster:create"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:servers:list",
        "ecs:servers:get",
        "ecs:cloudServers:delete",
        "ecs:serverInterfaces:get",
        "ecs:serverGroups:manage",
        "ecs:servers:setMetadata",
        "ecs:cloudServers:create",
        "ecs:cloudServerFlavors:get",
        "ecs:cloudServerQuotas:get"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "vpc:securityGroups:create",
        "vpc:securityGroupRules:delete",
        "vpc:vpcs:create",
        "vpc:ports:create",
        "vpc:securityGroups:get",
        "vpc:subnets:create",
        "vpc:privateIps:delete",
        "vpc:quotas:list",
        "vpc:networks:get",
        "vpc:publicIps:list",
        "vpc:securityGroups:delete",
        "vpc:securityGroupRules:create",
        "vpc:privateIps:create",
        "vpc:ports:get",
        "vpc:ports:delete",
        "vpc:publicIps:update",
        "vpc:subnets:get",
        "vpc:publicIps:get",
        "vpc:ports:update",
        "vpc:vpcs:list"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "evs:quotas:get",
        "evs:types:get"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "bms:servers:get",
        "bms:servers:list",

```

```

        "bms:serverQuotas:get",
        "bms:servers:updateMetadata",
        "bms:serverFlavors:get"
    ]
}
]
}

```

- 示例6：授权用户最小权限，创建ECS和BMS混合集群

说明

- 创建集群时如果使用密钥对，增加权限：ecs:serverKeypairs:get和ecs:serverKeypairs:list
- 创建集群时使用数据盘加密，增加权限：kms:cmk:list
- 创建集群时开启告警功能，增加权限：mrs:alarm:subscribe
- 创建集群时使用外置数据源，增加权限：rds:instance:list

```

{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mrs:cluster:create"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:cloudServers:updateMetadata",
        "ecs:cloudServerFlavors:get",
        "ecs:cloudServerQuotas:get",
        "ecs:servers:list",
        "ecs:servers:get",
        "ecs:cloudServers:delete",
        "ecs:cloudServers:list",
        "ecs:serverInterfaces:get",
        "ecs:serverGroups:manage",
        "ecs:servers:setMetadata",
        "ecs:cloudServers:get",
        "ecs:cloudServers:create"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "vpc:securityGroups:create",
        "vpc:securityGroupRules:delete",
        "vpc:vpcs:create",
        "vpc:ports:create",
        "vpc:securityGroups:get",
        "vpc:subnets:create",
        "vpc:privateIps:delete",
        "vpc:quotas:list",
        "vpc:networks:get",
        "vpc:publicIps:list",
        "vpc:securityGroups:delete",
        "vpc:securityGroupRules:create",
        "vpc:privateIps:create",
        "vpc:ports:get",
        "vpc:ports:delete",
        "vpc:publicIps:update",
        "vpc:subnets:get",
        "vpc:publicIps:get",
        "vpc:ports:update",
        "vpc:vpcs:list"
      ]
    }
  ],
}

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "evs:quotas:get",
    "evs:types:get"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bms:servers:get",
    "bms:servers:list",
    "bms:serverQuotas:get",
    "bms:servers:updateMetadata",
    "bms:serverFlavors:get"
  ]
}
]
```

2.3 IAM 用户同步 MRS 说明

IAM用户同步是指将绑定MRS相关策略的IAM用户同步至MRS系统中，创建同用户名、不同密码的账号，用于集群管理。同步之后，用户可以使用IAM用户名（密码需要Manager的管理员admin重置后方可使用）登录Manager管理集群。也可以在开启Kerberos认证的集群中，通过界面方式提交作业。

IAM用户权限策略及同步MRS后权限对比请参考[表2-3](#)，Manager对应默认权限说明请参考[默认权限信息一览](#)。

表 2-3 IAM 权限策略与 MRS 权限同步映射

策略类别	IAM策略	同步后用户在MRS对应默认权限	是否有权限执行同步操作	是否有权限提交作业
细粒度	MRS ReadOnlyAccess	Manager_viewer	否	否
	MRS CommonOperations	<ul style="list-style-type: none">• Manager_viewer• default• launcher-job	否	是

策略类别	IAM策略	同步后用户在MRS对应默认权限	是否有权限执行同步操作	是否有权限提交作业
	MRS FullAccess	<ul style="list-style-type: none"> • Manager_administrator • Manager_auditor • Manager_operator • Manager_tenant • Manager_viewer • System_administrator • default • launcher-job 	是	是
RBAC	MRS Administrator	<ul style="list-style-type: none"> • Manager_administrator • Manager_auditor • Manager_operator • Manager_tenant • Manager_viewer • System_administrator • default • launcher-job 	否	是

策略类别	IAM策略	同步后用户在MRS对应默认权限	是否有权限执行同步操作	是否有权限提交作业
	Server Administrator、Tenant Guest和MRS Administrator	<ul style="list-style-type: none"> • Manager_administrator • Manager_auditor • Manager_operator • Manager_tenant • Manager_viewer • System_administrator • default • launcher-job 	是	是
	Tenant Administrator	<ul style="list-style-type: none"> • Manager_administrator • Manager_auditor • Manager_operator • Manager_tenant • Manager_viewer • System_administrator • default • launcher-job 	是	是

策略类别	IAM策略	同步后用户在MRS对应默认权限	是否有权限执行同步操作	是否有权限提交作业
自定义	Custom policy（自定义策略）	<ul style="list-style-type: none">• Manager_viewer• default• launcher-job	<ul style="list-style-type: none">• 自定义策略以RBAC策略为模板则参考RBAC策略。• 自定义策略以细粒度策略为模板则参考细粒度策略，建议使用细粒度策略。	是

📖 说明

为了方便进行用户权限管理，请尽可能使用细粒度策略，减少RBAC策略的使用，细粒度策略判断action时以deny优先原则。

- 只有具有Tenant Administrator或同时具有Server Administrator、Tenant Guest、MRS Administrator角色才在MRS集群中拥有同步IAM用户的权限。
- 只要拥有action:mrs:cluster:syncUser策略就在MRS集群中拥有同步IAM用户的权限。

操作步骤

步骤1 创建用户并授权使用MRS服务，具体请参考[创建MRS操作用户](#)。

步骤2 登录MRS控制台并创建集群，具体请参考[创建自定义集群](#)。

步骤3 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

步骤4 在“概览”页签单击“IAM用户同步”右侧的“单击同步”进行IAM用户同步。

步骤5 在弹窗“IAM用户同步”的“待同步”页面，搜索需要同步IAM用户所在的用户组，单击对应的用户组名称。在“用户”中勾选需要同步的IAM用户，单击“同步”。

📖 说明

- 如需同步所有的用户，在“待同步”中勾选“全部同步”即可。
- 如只勾选“用户组”，该用户组下的用户不会同步，必须勾选“用户组”下对应的用户名称才能同步。
- 在“IAM用户同步”页面会显示所有的用户组，所有灰色不能选择的用户组和用户则不能进行IAM用户同步。

步骤6 同步请求下发后，返回MRS控制台在左侧导航栏中选择“操作日志”页面查看同步是否成功，日志相关说明请参考[查看MRS服务操作日志](#)。

步骤7 同步成功后，即可使用IAM同步用户进行后续操作。

 说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。
- 单击“IAM用户同步”右侧的“同步”后，集群详情页面会出现短时间空白，这是由于正在进行用户数据同步中，请耐心等待，数据同步完成后，页面将会正常显示。
- 安全集群提交作业：安全集群中用户可通过界面“作业管理”功能提交作业，具体请参考[运行MapReduce作业](#)。
- 集群详情页面页签显示完整（包含“组件管理”，“租户管理”和“备份恢复”）。
- 登录Manager页面。
 - a. 使用admin账号登录Manager，具体请参考[访问FusionInsight Manager](#)。
 - b. 初始化IAM同步用户密码。
 - c. 修改用户所在用户组绑定的角色，精确控制Manager下用户权限。用户所在用户组绑定的组件角色修改后，权限生效需要一定时间，请耐心等待。
 - d. 使用IAM同步用户及[步骤7.b](#)初始化后的密码登录Manager。

 说明

当IAM用户权限发生变化时，需要执行[步骤4](#)进行二次同步。对于系统用户，二次同步后用户的权限为IAM系统策略定义的权限和用户可在Manager自行添加角色的权限的并集。对于自定义用户，二次同步后用户的权限以Manager配置的权限为准。

- 系统用户：如果IAM用户所在用户组全部都绑定系统策略（RABC策略和细粒度策略均属于系统策略），则该用户为系统用户。
- 自定义用户：如果IAM用户所在用户组只要有绑定任何自定义策略，则该用户为自定义用户。

步骤8 取消IAM用户同步。

需要取消某个IAM用户同步时，在“已同步”的“用户”中勾选需要取消的用户名称，单击“取消同步”。

需要取消某个IAM用户组下的所有用户同步时，在“已同步”的“用户组”中勾选需要取消的用户组，单击“取消同步”。

----结束

3 快速入门

3.1 如何快速使用 MRS

MRS是一个在云上部署和管理Hadoop系统的服务，一键即可部署Hadoop集群。MRS提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件。

MRS使用简单，通过使用在集群中连接在一起的多台计算机，您可以运行各种任务，处理或者存储（PB级）巨量数据。

MRS的基本使用流程如下：

1. 通过MRS管理控制台创建集群，用户可以指定集群类型用于离线数据分析和流处理任务，也可以指定集群中预置的弹性云服务器实例规格、实例数量、数据盘类型（普通IO、高IO、超高IO）、要安装的组件等。
2. 上传准备好的程序和数据文件到对象存储服务（OBS）或者集群内的HDFS文件系统中。
3. 集群创建成功后，可直接添加作业，执行由用户自身开发的程序或者SQL语句，进行数据的处理与分析。
4. MRS为用户提供企业级的大数据集群的统一管理平台，帮助用户快速掌握服务及主机的健康状态，通过图形化的指标监控及定制及时的获取系统的关键信息，根据实际业务的性能需求修改服务属性的配置，对集群、服务、角色实例等实现一键启停等操作。
5. 如果作业执行结束后不再需要集群，可以快速删除MRS集群。

3.2 创建集群

使用MRS的首要操作就是创建一个集群，本章节为您介绍如何在MRS管理控制台快速创建一个新的集群。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 单击“创建集群”，进入“创建集群”页面。

📖 说明

创建集群时需要注意配额提醒。当资源配额不足时，建议按照提示申请足够的资源，再创建集群。

步骤3 在创建集群页面，选择“自定义创建”页签。

步骤4 配置集群软件信息。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20180321”。
- 集群版本：默认最新版本即可。
- 集群类型：选择“自定义”即可。
- 版本类型：提供普通版和LTS版两种版本类型，默认版本类型为普通版。
- 组件选择：根据业务需要，勾选所需组件。必选组件默认勾选，被依赖的组件会被自动勾选。
- 组件端口：默认即可。

步骤5 单击“下一步”。

- 可用区：默认即可。
- 企业项目：选择“default”即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- 安全组：选择“自动创建”。
- 弹性公网IP：选择“暂不绑定”。
- 企业项目：默认即可。
- 实例规格：Master和Core节点保持默认或根据业务情况选择合适的规格。
- 系统盘：存储类型选择“通用型SSD”，存储空间默认即可。
- 数据盘：存储类型选择“通用型SSD”，存储空间默认即可，数据盘数量默认即可。
- 节点数：Master节点数量默认为3，Core节点数量配置为3，根据业务需求，增加或者减少实例数量。

步骤6 单击“下一步”进入高级配置页签，配置参数，其他参数保持默认。

- Kerberos认证：
 - Kerberos认证：关闭Kerberos认证。
 - 用户名：Manager管理员用户，目前默认为**admin**用户。
 - 密码：Manager管理员用户的密码。
- 登录方式：选择登录ECS节点的登录方式。
 - 密码：设置登录ECS节点的登录密码。
 - 密钥对：从下拉框中选择密钥对，如果已获取私钥文件，请勾选“我确认已获取该密钥对中的私钥文件SSHkey-xxx，否则无法登录弹性云服务器”。如果没有创建密钥对，请单击“查看密钥对”创建或导入密钥，然后再获取私钥文件。

- 主机名前缀：用作集群中ECS机器或BMS机器主机名的前缀。
只能包含大写字母、小写字母、数字和中划线，中划线不能在开头或末尾，最大支持20个字符。
集群创建时会为节点注册DNS域名，集群创建完成后完整的主机名和节点域名为：[prefix]-hostname.mrs-{XXXX}.com。XXXX为根据UUID生成的四位字符串。
- 高级配置：如果需要设置，请勾选“现在配置”进行配置。

步骤7 单击“下一步”进入确认配置页签。

- 配置：确认软件配置、硬件配置及高级配置信息。
- 通信安全授权：勾选确认授权。

步骤8 单击“立即申请”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。

步骤9 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

----结束

3.3 上传数据

集群创建成功后，用户通过“文件管理”页面可以在分析集群进行HDFS目录的创建、删除，文件的导入、导出、删除等操作。

若集群为开启Kerberos认证的安全集群，请在使用“文件管理”前，先完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

背景信息

MRS集群处理的数据源通常来源于OBS或HDFS，OBS为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。MRS可以直接处理OBS中的数据，客户可以基于管理控制台Web界面和OBS客户端对数据进行浏览、管理和使用。如果需要将OBS的数据导入集群的HDFS系统后进行处理，可参考以下步骤进行操作。

导入数据

MRS目前支持将OBS上的数据导入至HDFS中。上传文件速率会随着文件大小的增大而变慢，适合数据量小的场景下使用。

支持导入文件和目录，操作方法如下：

1. 登录MRS管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名进入集群信息页面。
3. 单击“文件管理”，进入“文件管理”页面。
4. 选择“HDFS文件列表”。
5. 进入数据存储目录，如“bd_app1”。

“bd_app1”目录仅为示例，可以是界面上的任何目录，也可以通过“新建”创建新的文件夹。

新建文件夹时需要满足以下要求：

- 文件夹名称小于等于255字符。
 - 不允许为空。
 - 不能包含：/.*?"<>|\\;&,'!{}[]\$%+特殊字符。
 - 不能以“.”开头或结尾。
 - 开头和末尾的空格会被忽略。
6. 单击“导入数据”，正确配置HDFS和OBS路径。配置OBS或者HDFS路径时，单击“浏览”并选择文件目录，然后单击“是”。
- OBS路径
 - 必须以“obs://”开头。
 - 不支持导入KMS加密的文件或程序。
 - 不支持导入空的文件夹。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - OBS全路径长度小于等于255字符。
 - HDFS路径
 - 默认以“/user”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - HDFS全路径长度小于等于255字符。
7. 单击“确定”。
- 文件上传进度可在“文件操作记录”中查看。MRS将数据导入操作当做Distcp作业处理，也可在“作业管理”中查看Distcp作业是否执行成功。

导出数据

数据完成处理和分析后，您可以将数据存储于HDFS中，也可以将集群中的数据导出至OBS系统。

支持导出文件和目录，操作方法如下：

1. 登录MRS管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名进入集群基本信息页面。
3. 单击“文件管理”，进入“文件管理”页面。
4. 选择“HDFS文件列表”。

5. 进入数据存储目录，如“bd_app1”。
6. 单击“导出数据”，配置OBS和HDFS路径。配置OBS或者HDFS路径时，单击“浏览”并选择文件目录，然后单击“是”。
 - OBS路径
 - 必须以“obs://”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - OBS全路径长度小于等于255字符。
 - HDFS路径
 - 默认以“/user”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - HDFS全路径长度小于等于255字符。

说明

当导出文件夹到OBS系统时，在OBS路径下，将增加一个标签文件，文件命名为“folder name_\$folder\$”。请确保导出的文件夹为非空文件夹，如果导出的文件夹为空文件夹，OBS无法显示该文件夹，仅生成一个命名为“folder name_\$folder\$”的文件。

7. 单击“确定”。

文件上传进度可在“文件操作记录”中查看。MRS将数据导出操作当做Distcp作业处理，也可在“作业管理”中查看Distcp作业是否执行成功。

3.4 添加作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。

本章节以MapReduce作业为例指导您在MRS集群页面如何提交一个新的作业。MapReduce作业用于提交jar程序快速并行处理大量数据，是一种分布式数据处理模式和执行环境。

若在集群详情页面不支持“作业管理”和“文件管理”功能，请通过后台功能来提交作业。

用户创建作业前需要将本地数据上传至OBS系统用于计算分析。当然MRS也支持将OBS中的数据导入至HDFS中，并使用HDFS中的数据进行分析。数据完成处理和分析后，您可以将数据存储于HDFS中，也可以将集群中的数据导出至OBS系统。需要注意，HDFS和OBS也支持存储压缩格式的数据，目前支持存储bz2、gz压缩格式的数据。

说明

IAM用户名存在空格时（如admin 01），不支持添加作业。

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“单击同步”进行IAM用户同步。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 单击“添加”，打开“添加作业”对话框。

步骤6 “作业类型”选择“MapReduce”，并配置其他作业信息。

表 3-1 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。
执行程序路径	待执行程序包地址，需要满足如下要求： <ul style="list-style-type: none">• 最多为1023字符，不能包含;&>,<'\$特殊字符，且不可为空或全空格。• 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。<ul style="list-style-type: none">- OBS：以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。- HDFS：以“/user”开头。• SparkScript和HiveScript需要以“.sql”结尾，MapReduce需要以“.jar”结尾，Flink和SparkSubmit需要以“.jar”或“.py”结尾。sql、jar、py不区分大小写。
执行程序参数	可选参数，程序执行的关键参数。多个参数间使用空格隔开。 配置方法： <i>程序类名 数据输入路径 数据输出路径</i> <ul style="list-style-type: none">• 程序类名：由用户程序内的函数指定，MRS只负责参数的传入。• 数据输入路径：通过单击“HDFS”或者“OBS”选择或者直接手动输入正确路径。• 数据输出路径：输出路径请手动输入一个不存在的目录。最多为150000字符，不能包含;&>,<'\$特殊字符，可为空。 注意 若输入带有敏感信息（如登录密码）的参数可能在作业详情展示和日志打印中存在暴露的风险，请谨慎操作。


参数	参数说明
服务配置参数	可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数，该参数的修改仅适用于本次执行的作业。 如需添加多个参数，请单击右侧  增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。 常用服务配置参数如 表3-2 。
命令参考	用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。

表 3-2 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-

步骤7 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

3.5 删除集群

如果作业执行结束后不需要集群，可以删除MRS集群。

背景信息

一般在数据完成分析和存储后或集群异常无法提供服务时才执行集群删除操作。当MRS集群部署失败时，集群会被自动删除。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”。

步骤3 在需要删除的集群对应的“操作”列中，单击“删除”。

集群状态由“运行中”更新为“删除中”，待集群删除成功后，集群状态更新为“已删除”，并且显示在“历史集群”中。

----结束

3.6 快速使用 Kerberos 认证集群

本章节提供从零开始使用安全集群并执行MapReduce程序、Spark程序和Hive程序的操作指导。

本指导的基本内容如下所示：

1. [创建安全集群并登录其Manager](#)
2. [创建角色和用户](#)
3. [执行MapReduce程序](#)
4. [执行Spark程序](#)
5. [执行Hive程序](#)

创建安全集群并登录其 Manager

步骤1 创建安全集群，开启“Kerberos认证”参数开关，并配置“密码”、“确认密码”参数。该密码用于登录Manager，请妥善保管。

步骤2 登录MRS管理控制台页面。

步骤3 单击“集群列表”，在“现有集群”列表，单击指定的集群名称，进入集群信息页面。

步骤4 单击“集群管理页面”后的“前往Manager”，打开Manager页面。

- 若用户创建集群时已经绑定弹性公网IP。
 - a. 添加安全组规则，默认填充的是用户访问公网IP地址9022端口的规则。如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击“管理安全组规则”。

说明

- 自动获取的访问公网IP与用户本机IP不一致，属于正常现象，无需处理。
- 9022端口为knox的端口，需要开启访问knox的9022端口权限，才能访问Manager服务。
- b. 勾选“我确认xx.xx.xx.xx为可信任的公网访问IP，并允许从该IP访问MRS Manager页面。”
- 若用户创建集群时暂未绑定弹性公网IP。
 - a. 在弹性公网IP下拉框中选择可用的弹性公网IP或单击“管理弹性公网IP”创建弹性公网IP。
 - b. 添加安全组规则，默认填充的是用户访问公网IP地址9022端口的规则。如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击“管理安全组规则”。

说明

- 自动获取的访问公网IP与用户本机IP不一致，属于正常现象，无需处理。
- 9022端口为knox的端口，需要开启访问knox的9022端口权限，才能访问Manager服务。
- c. 勾选“我确认xx.xx.xx.xx为可信任的公网访问IP，并允许从该IP访问MRS Manager页面。”

步骤5 单击“确定”，进入Manager登录页面，如需给其他用户开通访问Manager的权限，添加对应用户访问公网的IP地址为可信范围。

📖 说明

访问Manager页面需要确保弹性公网IP能够Ping通，如果Ping不通请联系技术支持人员处理。

步骤6 输入创建集群时默认的用户名“admin”及设置的密码，单击“登录”进入Manager页面。

---结束

创建角色和用户

开启Kerberos认证的集群，必须通过以下步骤创建一个用户并分配相应权限来允许用户执行程序。

步骤1 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 角色”。

步骤2 单击“添加角色”。

填写如下信息：

- 填写角色的名称，例如mrrole。
- 在“配置资源权限”选择待操作的集群，然后选择“Yarn > 调度队列 > root”，勾选“权限”列中的“提交”和“管理”，勾选完全后，不要单击确认，要单击如下图的待操作的集群名，再进行后面权限的选择。
- 选择“HBase > HBase Scope”，勾选global的“权限”列的“创建”、“读”、“写”和“执行”，勾选完全后，不要单击确认，要单击如下图的待操作的集群名，再进行后面权限的选择。
- 选择“HDFS > 文件系统 > hdfs://hacluster/”，勾选“权限”列的“读”、“写”和“执行”，勾选完全后，不要单击确认，要单击如下图的待操作的集群名，再进行后面权限的选择。
- 选择“Hive > Hive读写权限”，勾选“权限”列的“查询”、“删除”、“插入”和“建表”，单击“确定”，完成角色的创建。

步骤3 选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，为样例工程创建一个用户组，例如mrgroup。

步骤4 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，为样例工程创建一个用户。

- 填写用户名，例如test，当需要执行Hive程序时，请设置用户名为“hiveuser”。
- 用户类型为“人机”用户。
- 输入密码（特别注意该密码在后面运行程序时要用到）。
- 加入用户组mrgroup和supergroup。
- 设置其“主组”为supergroup，并绑定角色mrrole取得权限。
单击“确定”完成用户创建。

步骤5 选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新建用户test，选择“更多 > 下载认证凭据”，保存后解压得到用户的keytab文件与krb5.conf文件。

---结束

执行 MapReduce 程序

本小节提供执行MapReduce程序的操作指导，旨在指导用户在安全集群模式下运行程序。

前提条件

已编译好待运行的程序及对应的数据文件，如mapreduce-examples-1.0.jar、input_data1.txt和input_data2.txt。

操作步骤

步骤1 采用远程登录软件（比如：MobaXterm）通过ssh登录（使用集群弹性IP登录）到安全集群的master节点。

步骤2 登录成功后分别执行下列命令，在/opt/Bigdata/client目录下创建test文件夹，在test目录下创建conf文件夹：

```
cd /opt/Bigdata/client
mkdir test
cd test
mkdir conf
```

步骤3 使用上传工具（比如：WinScp）将mapreduce-examples-1.0.jar、input_data1.txt和input_data2.txt复制到test目录下，将“创建角色和用户”中的步骤[步骤5](#)获得的keytab文件和krb5.conf文件复制到conf目录。

步骤4 执行如下命令配置环境变量并认证已创建用户，例如test。

```
cd /opt/Bigdata/client
source bigdata_env
export YARN_USER_CLASSPATH=/opt/Bigdata/client/test/conf/
kinit test
```

然后按照提示输入密码，无异常提示返回（首次登录需按照系统提示修改密码），则完成了用户的kerberos认证。

步骤5 执行如下命令将数据导入到HDFS中：

```
cd test
hdfs dfs -mkdir /tmp/input
hdfs dfs -put input_data* /tmp/input
```

步骤6 执行如下命令运行程序：

```
yarn jar mapreduce-examples-1.0.jar com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector /tmp/
input /tmp/mapreduce_output
```

其中：

/tmp/input指HDFS文件系统中input的路径。

/tmp/mapreduce_output指HDFS文件系统中output的路径，该目录必须不存在，否则会报错。

步骤7 程序运行成功后，执行 hdfs dfs -ls /tmp/mapreduce_output会显示如下：

图 3-1 查看程序运行结果

```
[root@node-master1-SsjQd test]# hdfs dfs -ls /tmp/mapreduce_output
Found 2 items
-rw-r--r--+ 2 test hadoop          0 2018-08-20 20:53 /tmp/mapreduce_output/_
SUCCESS
-rw-r--r--+ 2 test hadoop          23 2018-08-20 20:53 /tmp/mapreduce_output/p
art-r-00000
[root@node-master1-SsjQd test]#
```

----结束

执行 Spark 程序

本小节提供执行Spark程序的操作指导，旨在指导用户在安全集群模式下运行程序。

前提条件

已编译好待运行的程序及对应的数据文件，如FemaleInfoCollection.jar、input_data1.txt和input_data2.txt。

操作步骤

步骤1 采用远程登录软件（比如：MobaXterm）通过ssh登录（使用集群弹性IP登录）到安全集群的master节点。

步骤2 登录成功后分别执行下列命令，在/opt/Bigdata/client目录下创建test文件夹，在test目录下创建conf文件夹：

```
cd /opt/Bigdata/client
mkdir test
cd test
mkdir conf
```

步骤3 使用上传工具（比如：WinScp）将样FemaleInfoCollection.jar、input_data1.txt和input_data2.txt复制到test目录下，将“创建角色和用户”中的步骤**步骤5**获得的keytab文件和krb5.conf文件复制到conf目录。

步骤4 执行如下命令配置环境变量并认证已创建用户，例如test。

```
cd /opt/Bigdata/client
source bigdata_env
export YARN_USER_CLASSPATH=/opt/Bigdata/client/test/conf/
kinit test
```

然后按照提示输入密码，无异常提示返回，则完成了用户的kerberos认证。

步骤5 执行如下命令将数据导入到HDFS中：

```
cd test
hdfs dfs -mkdir /tmp/input
hdfs dfs -put input_data* /tmp/input
```

步骤6 执行如下命令运行程序：

```
cd /opt/Bigdata/client/Spark/spark
bin/spark-submit --class com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --master yarn-client /opt/Bigdata/client/test/FemaleInfoCollection-1.0.jar /tmp/input
```

步骤7 程序运行成功后，会显示如下：

图 3-2 程序运行结果

```
[root@node-master1-SsjQd test]# ls
conf FemaleInfoCollection-1.0.jar input_data1.txt input_data2.txt mapreduce-examples-1.0.jar
[root@node-master1-SsjQd test]# cd ../Spark/spark/
[root@node-master1-SsjQd spark]# bin/spark-submit --class com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleI
nfoCollection --master yarn-client /opt/client/test/FemaleInfoCollection-1.0.jar /tmp/input
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Cannot open file <LOG_DIR>/gc.log due to No such file or
directory

Warning: Master yarn-client is deprecated since 2.0. Please use master "yarn" with specified deploy
mode instead.
hadoop.security.authentication = kerberos
CaiXuyu,300
FangBo,320
[root@node-master1-SsjQd spark]#
```

----结束

执行 Hive 程序

本小节提供执行Hive程序的操作指导，旨在指导用户在安全集群模式下运行程序。

前提条件

已编译好待运行的程序及对应的数据文件，如hive-examples-1.0.jar、input_data1.txt和input_data2.txt。

操作步骤

步骤1 采用远程登录软件（比如：MobaXterm）通过ssh登录（使用集群弹性IP登录）到安全集群的master节点。

步骤2 登录成功后分别执行下列命令，在/opt/Bigdata/client目录下创建test文件夹，在test目录下创建conf文件夹：

```
cd /opt/Bigdata/client
mkdir test
cd test
mkdir conf
```

步骤3 使用上传工具（比如：WinScp）将样FemaleInfoCollection.jar、input_data1.txt和input_data2.txt复制到test目录下，将“创建角色和用户”中的步骤**步骤5**获得的keytab文件和krb5.conf文件复制到conf目录。

步骤4 执行如下命令配置环境变量并认证已创建用户，例如test。

```
cd /opt/Bigdata/client
source bigdata_env
export YARN_USER_CLASSPATH=/opt/Bigdata/client/test/conf/
kinit test
```

然后按照提示输入密码，无异常提示返回，则完成了用户的kerberos认证。

步骤5 执行如下命令运行程序：

```
chmod +x /opt/hive_examples -R cd /opt/hive_examples java -cp ./hive-examples-1.0.jar:/opt/
hive_examples/conf:/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/lib/*:/opt/Bigdata/client/HDFS/hadoop/lib/*
com.huawei.bigdata.hive.example.ExampleMain
```

步骤6 程序运行成功后，会显示如下：

图 3-3 程序运行的结果

```
[root@node-master1-iYpxp hive_examples]# java -cp .:hive-examples-mrs-1.7.0.jar:  
/opt/hive_examples/conf:/opt/client/Hive/Beeline/lib/*:/opt/client/HDFS/hadoop/l  
ib/* com.huawei.bigdata.hive.example.ExampleMain  
log4j:WARN No appenders could be found for logger (com.huawei.bigdata.security.L  
oginUtil).  
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.  
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more in  
fo.  
Create table success!  
_c0  
0  
Delete table success!  
[root@node-master1-iYpxp hive_examples]#
```

----结束

4 配置集群

4.1 创建方式简介

本节介绍创建MRS服务的方式。

- **快速创建Hadoop分析集群**：快速创建Hadoop分析集群为您提高了配置效率，可以在几分钟之内快速创建Hadoop集群，更加方便快捷的进行海量数据分析与查询。
- **快速创建HBase查询集群**：快速创建HBase查询集群为您提高了配置效率，可以在几分钟之内快速创建HBase集群，更加方便快捷的进行海量数据存储以及分布式计算。
- **快速创建ClickHouse集群**：快速创建一个ClickHouse集群，ClickHouse是一个用于联机分析的列式数据库管理系统，具有压缩率和极速查询性能。
- **快速创建实时分析集群**：快速创建一个实时分析集群为您提高了配置效率，可以在几分钟之内快速创建实时分析集群，更加方便快捷的进行海量的数据采集、数据的实时分析和查询。
- **创建自定义集群**：自定义创建可以灵活地选择配置项，针对不同的应用场景，可以选择不同规格的弹性云服务器，全方位贴合您的业务诉求。

4.2 快速创建集群

4.2.1 快速创建 Hadoop 分析集群

本章节为您介绍如何快速创建一个Hadoop分析集群，Hadoop集群完全使用开源Hadoop生态，采用YARN管理集群资源，提供Hive、Spark离线大规模分布式数据存储和计算，SparkStreaming、Flink流式数据计算，Presto交互式查询，Tez有向无环图的分布式计算框架等Hadoop生态圈的组件，进行海量数据分析与查询。

快速创建 Hadoop 分析集群

步骤1 在创建集群页面，选择“快速创建”页签。

步骤2 参考下列参数说明配置集群基本信息，参数详细信息请参考[创建自定义集群](#)。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20180321”。
- 集群类型：默认即可。
- 版本类型：默认选择普通版（不同版本提供的组件有所不同，请根据需要选择版本类型）。
- 集群版本：默认选择最新版本即可（不同版本集群提供的组件有所不同，请根据需要选择集群版本）。
- 组件选择：选择“Hadoop分析集群”。
- 可用区：默认即可。
- 企业项目：默认即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- CPU架构：默认即可。
- 集群节点：请根据自身需要选择集群节点规格数量等。
- Kerberos认证：选择是否开启Kerberos认证。创建集群后，不支持修改。
- 用户名：默认为“root/admin”，root用于远程登录ECS机器，admin用于登录集群管理页面。
- 密码：设置root用户和admin用户密码。
- 确认密码：再次输入设置的root用户和admin用户密码。

步骤3 勾选通信安全授权，通信安全授权详情请参考[授权安全通信](#)。

步骤4 单击“立即创建”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。创建集群后，不支持修改。

步骤5 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。单击“访问集群”，可以查看集群详情。

集群创建的状态过程请参见[表5-4](#)中的“状态”参数说明。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。

----结束

4.2.2 快速创建 HBase 查询集群

本章节为您介绍如何快速创建一个HBase查询集群，HBase集群使用Hadoop和HBase组件提供一个稳定可靠，性能优异、可伸缩、面向列的分布式云存储系统，适用于海量数据存储以及分布式计算的场景，用户可以利用HBase搭建起TB至PB级数据规模的存储系统，对数据轻松进行过滤分析，毫秒级得到响应，快速发现数据价值。

快速创建 HBase 查询集群

步骤1 在创建集群页面，选择“快速创建”页签。

步骤2 参考下列参数说明配置集群基本信息，参数详细信息请参考[创建自定义集群](#)。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20180321”。
- 集群类型：默认即可。
- 版本类型：默认选择普通版（不同版本提供的组件有所不同，请根据需要选择版本类型）。
- 集群版本：默认选择最新版本即可（不同版本集群提供的组件有所不同，请根据需要选择集群版本）。
- 组件选择：选择“HBase查询集群”。
- 可用区：默认即可。
- 企业项目：默认即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- 企业项目：默认即可。
- 集群节点：请根据自身需要选择集群节点规格数量等。
- 用户名：默认为“root/admin”，root用于远程登录ECS机器，admin用于登录集群管理页面。
- 密码：设置root用户和admin用户密码。
- 确认密码：再次输入设置的root用户和admin用户密码。

步骤3 勾选通信安全授权，通信安全授权详情请参考[授权安全通信](#)。

步骤4 单击“立即创建”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。创建集群后，不支持修改。

步骤5 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。单击“访问集群”，可以查看集群详情。

集群创建的状态过程请参见[表5-4](#)中的“状态”参数说明。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。

----结束

4.2.3 快速创建 ClickHouse 集群

本章节为您介绍如何快速创建一个ClickHouse集群，ClickHouse是一个用于联机分析的列式数据库管理系统，具有压缩率和极速查询性能。被广泛的应用于互联网广告、App和Web流量、电信、金融、物联网等众多领域。

CPU架构为鲲鹏计算的ClickHouse集群引擎不支持使用HDFS和Kafka。

快速创建 ClickHouse 集群

步骤1 在创建集群页面，选择“快速创建”页签。

步骤2 参考下列参数说明配置集群基本信息，参数详细信息请参考[创建自定义集群](#)。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20201121”。
- 集群类型：默认即可。
- 版本类型：默认选择普通版（不同版本提供的组件有所不同，请根据需要选择版本类型）。
- 集群版本：默认选择最新版本即可（不同版本集群提供的组件有所不同，请根据需要选择集群版本）。
- 组件选择：选择“ClickHouse集群”。
- 可用区：默认即可。
- 企业项目：默认即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- CPU架构：默认即可。
- 集群节点：请根据自身需要选择集群节点规格数量等。
- 用户名：默认为“root/admin”，root用于远程登录ECS机器，admin用于登录集群管理页面。
- 密码：设置root用户和admin用户密码。
- 确认密码：再次输入设置的root用户和admin用户密码。

步骤3 勾选通信安全授权，通信安全授权详情请参考[授权安全通信](#)。

步骤4 单击“立即创建”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。创建集群后，不支持修改。

步骤5 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。单击“访问集群”，可以查看集群详情。

集群创建的状态过程请参见[表5-4](#)中的“状态”参数说明。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。

----结束

4.2.4 快速创建实时分析集群

本章节为您介绍如何快速创建一个实时分析集群，实时分析集群使用Hadoop、Kafka、Flink和ClickHouse组件提供一个海量的数据采集、数据的实时分析和查询的系统。

快速创建实时分析集群

步骤1 在创建集群页面，选择“快速创建”页签。

步骤2 参考下列参数说明配置集群基本信息，参数详细信息请参考[创建自定义集群](#)。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20201130”。
- 集群类型：默认即可。
- 版本类型：默认选择普通版（不同版本提供的组件有所不同，请根据需要选择版本类型）。
- 集群版本：默认选择最新版本即可（不同版本集群提供的组件有所不同，请根据需要选择集群版本）。
- 组件选择：选择“实时分析集群”。
- 可用区：默认即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- 企业项目：默认即可。
- CPU架构：默认即可。
- 集群节点：请根据自身需要选择集群节点规格数量等。
- 用户名：默认为“root/admin”，root用于远程登录ECS机器，admin用于登录集群管理页面。
- 密码：设置root用户和admin用户密码。
- 确认密码：再次输入设置的root用户和admin用户密码。

步骤3 勾选通信安全授权，通信安全授权详情请参考[授权安全通信](#)。

步骤4 单击“立即创建”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。创建集群后，不支持修改。

步骤5 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。单击“访问集群”，可以查看集群详情。

集群创建的状态过程请参见[表5-4](#)中的“状态”参数说明。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。

----结束

4.3 创建自定义集群

使用MRS的首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在MRS管理控制台自定义创建一个新的MRS集群。

注册账号后，如果需要对云上的资源进行精细管理，请使用IAM服务创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，具体请参考[创建MRS操作用户](#)。

步骤1 在创建集群页面，选择“自定义创建”页签。

📖 说明

创建集群时需要注意配额提醒。当资源配额不足时，建议按照提示申请足够的资源，再创建集群。

步骤2 参考[软件配置](#)配置集群信息后，单击“下一步”。


📖 说明

部分区域仅支持一种计费方式，请以控制台实际方式为准。

步骤3 参考[硬件配置](#)配置集群信息后，单击“下一步”。

步骤4 参考[高级配置](#)配置集群信息后，单击“下一步”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。创建集群后，不支持修改。

步骤5 在“确认配置”页面检查配置集群信息，如需调整配置，可单击，跳转到对应页签后重新设置参数。

步骤6 勾选通信安全授权，通信安全授权详情请参考[授权安全通信](#)。

步骤7 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建的状态过程请参见[表5-4](#)中的“状态”参数说明。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。

----结束

软件配置

表 4-1 MRS 集群软件配置

参数	参数说明
区域	选择区域。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。

参数	参数说明
集群名称	集群名称不允许重复。 只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 默认名称为mrs_xxxx，xxxx为字母和数字的四位随机组合数，系统自动组合。
集群类型	提供几种集群类型： <ul style="list-style-type: none">● 分析集群：用来做离线数据分析，提供的是Hadoop体系的组件。● 流式集群：用来做流处理任务，提供的是流式处理组件。● 混合集群：既可以用来做离线数据分析，也可以用来做流处理任务，提供的是Hadoop体系的组件和流式处理组件。建议同时需要做离线数据分析和流处理任务时使用混合集群。● 自定义：用户可按照业务需求调整集群服务的部署方式，具体请参见创建自定义拓扑集群。 说明 <ul style="list-style-type: none">● MRS流式集群不支持“作业管理”和“文件管理”功能。● 如需在集群中安装全部组件，请选择“自定义”类型集群。
版本类型	提供以下版本类型： <ul style="list-style-type: none">● 普通版：<ul style="list-style-type: none">- 支持集群基础操作，如配置、管理和运维。- 支持Presto、Impala、Kudu、Sqoop等组件。● LTS版：<ul style="list-style-type: none">- 除支持集群基础操作外，还提供版本升级能力。- 支持多可用区部署。- 支持HetuEngine、IoTDB、CDL组件。 默认版本类型为普通版。
集群版本	MRS目前支持MRS 3.3.1-LTS版本。
组件选择	MRS集群配套的组件。
元数据	是否使用外部数据源存储元数据。 <ul style="list-style-type: none">● 本地元数据：元数据存储于集群本地。● 外置数据连接：使用外部数据源元数据，若集群异常或删除时将不影响元数据，适用于存储计算分离的场景。 支持Hive或Ranger组件的集群支持该功能。
组件名	当“元数据”选择“外置数据连接”时该参数有效。用于表示可以设置外部数据源的组件类型。 <ul style="list-style-type: none">● Hive● Ranger

参数	参数说明
数据连接类型	当“元数据”选择“外置数据连接”时该参数有效。用于表示外部数据源的类型。创建集群时“数据连接类型”仅支持“本地数据库”。
组件端口 (目前仅LTS版本支持)	<p>当前MRS集群内各组件默认通讯端口值的策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 开源：组件的默认通讯端口遵循开源社区的规范不做修改，与开源社区保持一致。 • 定制：组件的默认通讯端口与开源社区不一致。 <p>开源默认端口与定制默认端口区别请参考开源组件Web站点。</p>

硬件配置




表 4-2 MRS 集群硬件配置


参数	参数说明
可用区	<p>选择集群工作区域下关联的可用区。</p> <p>可用区是使用独立电源和网络资源的物理区域。通过内部网络互联，再以物理方式进行隔离，提高了应用程序的可用性。建议您在不同的可用区下创建集群。</p>
企业项目	<p>选择集群所属的企业项目，如需使用企业项目，请先通过“企业 > 项目管理”服务创建。</p> <p>企业项目所在的企业资源管理控制台以面向企业资源管理为出发点，帮助企业以公司、部门、项目等分级管理方式实现企业云上的人员、资源、权限、财务的管理。</p>
虚拟私有云	<p>VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。</p> <p>选择需要创建集群的VPC，单击“查看虚拟私有云”进入VPC服务查看已创建的VPC名称和ID。如果没有VPC，需要创建一个新的VPC。</p>
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。</p> <p>选择需要创建集群的子网，单击“查看子网”可查看所选子网的详细信息，若VPC下未创建子网，请在VPC服务控制台单击“创建子网”进行创建。网络ACL出规则配置请参考如何配置网络ACL出规则?。</p> <p>说明</p> <p>创建MRS 集群需要的IP数量和集群节点和组件个数相关，集群类型不影响IP数量。</p> <p>MRS集群部署默认需要的IP数量为：集群节点数量+2 (Manager +DB)，如果部署集群时选择Hadoop、Hue、Sqoop或Loader、Presto、Solr、GraphBase组件，则每一个组件需要再加一个IP。若单独创建ClickHouse集群则需要的IP数量为：集群节点数量+1 (Manager)。</p>




参数	参数说明
安全组	<p>安全组是一组对弹性云服务器的访问规则的集合，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。</p> <p>用户创建集群时，可自动创建安全组，也可选择下拉框中已有的安全组。</p> <p>说明 选择用户自己创建的安全组时，请确保入方向规则中有一条全部协议，全部端口，源地址为可信任的IP访问范围的规则，源地址请勿使用0.0.0.0/0，否则会有安全风险。若用户不清楚可信任的IP访问范围，请选择自动创建。</p>
弹性公网IP	<p>通过将弹性公网IP与MRS集群绑定，实现使用弹性公网IP访问Manager的目的。</p> <p>用户创建集群时，可选择下拉框中已有的弹性公网IP进行绑定。若下拉框中没有可选的弹性公网IP，可以单击“管理弹性公网IP”进入弹性公网IP服务进行创建。</p> <p>说明 弹性公网IP必须和集群在同一区域。</p>

表 4-3 集群节点信息

参数	参数说明
CPU架构	<p>MRS提供的CPU架构类型。</p> <ul style="list-style-type: none">• x86计算：x86 CPU架构采用复杂指令集（CISC），CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作，指令数目多而且复杂，每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。• 鲲鹏计算：鲲鹏CPU架构采用精简指令集（RISC），RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，它能够以更快的速度执行操作，使计算机的结构更加简单合理地提高运行速度，相对于x86 CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。鲲鹏的优势是高密度低功耗，可以提供更高的性价比。
常用模板	<p>当“集群类型”选择“自定义”时该参数有效，常用模板包含“管控合设”、“数据分设”和“管控分设”，具体详情请参考自定义集群模板说明选择。</p>



参数	参数说明
节点组名称	<p>设置节点组的显示名称。</p> <p>MRS集群由多个弹性云服务器节点组成，根据节点的不同规格，系统以节点组的方式进行管理。</p> <p>根据节点上部署的组件角色的不同，集群内的节点类型分为以下几类：</p> <ul style="list-style-type: none">• Master：负责管理集群，协调将集群可执行文件分配到Core节点。此外，还会跟踪每个作业的执行状态，监控DataNode的运行状况。• Core：集群工作节点，负责处理和分析数据，并存储过程数据。 系统会根据集群所包含的组件自动创建对应Core节点组，例如当选择“ClickHouse”组件时，系统会添加ClickHouse节点组，并在该节点组默认部署ClickHouseServer角色。• Task：提供计算资源，主要安装Yarn、Storm组件，不存放持久数据，集群计算资源不足时可通过配置弹性伸缩策略实现自动增减。 当集群数据量变化不大而集群业务处理能力需求变化比较大，大的业务处理能力只是临时需要，此时可选择添加Task节点。 对于集群类型为“分析集群”、“流式集群”、“混合集群”的集群，系统会自动添加对应的Task节点组，若不需要可手动删除。
节点类型	<p>选择Core或者Task节点组。</p> <p>说明 创建集群如果指定节点组类型为Task，则该节点组仅能部署NodeManager角色（除节点必备角色外）。</p>
节点数	<p>配置各节点组内的节点个数。</p> <ul style="list-style-type: none">• Master节点组：Master实例数量最少3个，最多不超过9个。• Core节点至少存在一个，Core节点和Task节点的数量之和不能超过10000个。 <p>可以单击  添加节点组，单击  修改节点的实例规格，单击  删除已添加的节点组。</p> <p>说明 过小的节点容量会导致您的集群运行缓慢，而过大的节点容量会产生不必要的成本，请根据您要处理的数据对集群节点数量进行调整。</p>

参数	参数说明
实例规格	<p>选择主节点和核心节点的实例规格。MRS当前支持主机规格的配型由CPU+内存+Disk共同决定。单击，配置集群节点的实例规格、系统盘和数据盘参数。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">节点的实例规格配置越高，数据处理分析能力越强。不同可用区内的实例规格可能有差异，如果当前可用区下的实例规格不满足需求，可尝试切换其他可用区。当Core节点规格选择非HDD磁盘时，Master节点和Core节点的磁盘类型取决于数据磁盘。集群Master节点规格不能小于64GB。
系统盘	<p>节点系统盘的存储类型和存储空间。</p> <p>存储类型：</p> <ul style="list-style-type: none">SAS：高IOSSD：超高IOGPSSD：通用型SSD
数据盘	<p>节点数据磁盘存储空间。为增大数据存储容量，创建集群时可同时添加磁盘，每个Core或者Task节点最多支持添加10块磁盘，有如下应用场景：</p> <ul style="list-style-type: none">数据存储和计算分离，数据存储在OBS中，集群存储成本低，存储量不受限制，并且集群可以随时删除，但计算性能取决于OBS访问性能，相对HDFS有所下降，建议在数据计算不频繁场景下使用。数据存储和计算不分离，数据存储在HDFS中，集群成本较高，计算性能高，但存储量受磁盘空间限制，删除集群前需将数据导出保存，建议在数据计算频繁场景下使用。 <p>目前的存储类型：</p> <ul style="list-style-type: none">SAS：高IOSSD：超高IOGPSSD：通用型SSD <p>说明</p> <p>创建的节点个数越多，对管理节点（即master节点）的硬盘容量要求越高。为了保证集群能够健康地运行，当创建的节点个数达到300时，建议将master的硬盘容量配置成600GB以上；当创建的节点个数达到500时，建议将master的硬盘容量配置成1TB以上。</p>

参数	参数说明
实例数量	<p>配置主节点和核心节点的个数。</p> <ul style="list-style-type: none"> Master节点组：Master实例数量最少3个，最多不超过9个。 Core节点至少存在一个，Core节点和Task节点的数量之和不能超过10000个。 <p>可以单击  添加节点组，单击  修改节点的实例规格，单击  删除已添加的节点组。</p> <p>说明 过小的节点容量会导致您的集群运行缓慢，而过大的节点容量会产生不必要的成本，请根据您要处理的数据对集群节点数量进行调整。</p>
拓扑调整	<p>当常用模板中的部署方式不满足需求，请设置“拓扑调整”为“开启”，然后根据业务需要调整实例部署方式，具体说明请参见自定义集群拓扑调整说明。当集群类型为“自定义”时该参数有效。</p>

高级配置

表 4-4 MRS 集群高级配置拓扑

参数	参数说明
Kerberos认证	<p>登录Manager管理页面时是否启用Kerberos认证。创建集群后，不支持修改。</p> <ul style="list-style-type: none"> ：“Kerberos认证”关闭时，普通用户可使用MRS集群的所有功能。建议单用户场景下使用。不启用Kerberos认证时的安全配置建议请参见集群（未启用Kerberos认证）安全配置建议。 ：“Kerberos认证”开启时，普通用户无权限使用MRS集群的“文件管理”和“作业管理”功能，并且无法查看Hadoop、Spark的作业记录以及集群资源使用情况。如果需要使用集群更多功能，需要找Manager的管理员分配权限。建议在多用户场景下使用。 Presto组件目前不支持开启Kerberos认证。
用户名	Manager管理员用户，目前默认为admin用户。



参数	参数说明
密码	<p>配置Manager管理员用户的密码。</p> <p>需要满足：</p> <ul style="list-style-type: none">● 密码长度应在8~26个字符之间● 必须包含如下4种字符的组合<ul style="list-style-type: none">- 至少一个小写字母- 至少一个大写字母- 至少一个数字- 至少一个特殊字符：`~!@#%&*()-_+= []{};':<.>/?`● 不能和用户名或倒序的用户名相同 <p>安全程度：颜色条红、橙、绿分别表示密码安全强度弱、中、强。</p>
确认密码	再次输入Manager管理员用户的密码。
登录方式	<ul style="list-style-type: none">● 密码 使用root用户密码方式登录ECS节点。输入root用户密码，并确认密码。 密码设置约束如下：<ol style="list-style-type: none">1. 字符串类型，可输入的字符串长度为8~26。2. 至少包含四种字符组合，如大写字母，小写字母，数字，特殊字符（`~!@#%&*()-_+= []{};':<.>/?`）。3. 不能与用户名或倒序用户名相同。● 密钥对 使用密钥方式登录集群ECS节点。从下拉框中选择密钥对，如果已获取私钥文件，请勾选“我确认已获取该密钥对中的私钥文件SSHkey-xxx，否则无法登录弹性云服务器”。如果没有创建密钥对，请单击“查看密钥对”创建或导入密钥，然后再获取私钥文件。 密钥对即SSH密钥，包含SSH公钥和私钥。您可以新建一个SSH密钥，并下载私钥用于远程登录身份认证。为保证安全，私钥只能下载一次，请妥善保管。 您可以通过以下两种方式中的任意一种使用SSH密钥。<ol style="list-style-type: none">1. 创建SSH密钥：创建SSH密钥，同时会创建公钥和私钥，公钥保存在ECS系统中，私钥保存在用户本机。当登录弹性云服务器时，使用公钥和私钥进行鉴权。2. 导入SSH密钥：当用户已有公钥和私钥，可以选择将公钥导入系统。当登录弹性云服务器时，使用公钥和私钥进行鉴权。
主机名前缀	用作集群中ECS机器主机名的前缀。
高级配置	MRS集群相关高级功能参数，勾选“现在配置”后进行配置，具体请参考表4-5。

表 4-5 MRS 集群高级配置信息（可选）

参数	参数说明
标签	具体请参考 添加集群/节点标签 。
弹性伸缩	请在“硬件配置”页签指定Task节点的规格，然后参考 配置弹性伸缩规则 配置。
引导操作	具体请参考 添加引导操作 。
委托	<p>通过绑定委托，ECS或BMS云服务将有权限来管理您的部分资源，请根据实际业务场景需求确认是否需要配置委托。</p> <p>例如通过配置ECS委托可自动获取AK/SK访问OBS，具体请参见配置存算分离集群（委托方式）。</p> <p>MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY委托拥有对象存储服务的OBSOperateAccess权限和在集群所在区域拥有CESFullAccess（对开启细粒度策略的用户）、CES Administrator和KMS Administrator权限。</p>
数据盘加密	<p>是否对集群挂载的数据盘中的数据加密，默认关闭。如需使用该功能，当前用户必须拥有“Security Administrator”和“KMS Administrator”权限。</p> <p>加密数据盘使用的密钥由数据加密服务（DEW，Data Encryption Workshop）中的密钥管理（KMS，Key Management Service）功能提供，无需您自行构建和维护密钥管理基础设施，安全便捷。</p> <p>通过单击“数据盘加密”开启或关闭数据盘加密功能。</p>
数据盘密钥ID	当“数据盘加密”功能开启时，显示该参数。用于显示已选择的密钥名称对应的密钥ID。
数据盘密钥名称	<p>当“数据盘加密”功能开启时，需要配置该参数。选择用来加密数据盘的密钥名称，默认选择密钥名称为“evs/default”的默认主密钥，在下拉框中可以选择其他用户主密钥。</p> <p>使用用户主密钥加密云硬盘，若对用户主密钥执行禁用、计划删除等操作，将会导致云硬盘不可读写，甚至数据永远无法恢复，请谨慎操作。</p> <p>单击“查看密钥列表”，进入密钥管理页面可以创建及管理密钥。</p>
告警	开启告警功能可在集群运行异常或系统故障时，及时通知集群维护人员定位问题。
规则名称	用户自定义发送告警消息的规则名称，只能包含数字、英文字符、中划线和下划线。

参数	参数说明
主题名称	选择已创建的主题，也可以单击“创建主题”重新创建。新创建的主题请参考 向主题添加订阅 向该主题添加订阅者才能接收发布至主题的消息。 主题是发送消息和订阅通知的信道，为发布者和订阅者提供一个可以相互交流的通道。
日志记录	集群创建失败时，是否收集失败日志。 开启日志记录开关之后将自动收集集群创建失败、扩/缩容失败等场景下的系统日志及相关组件运行日志到OBS文件系统中，该日志用于运维人员快速定位问题。该日志信息将最多保留7天。

集群创建失败

如果集群创建失败后，失败任务会自动转入“失败任务管理”页面。选择“集群列表 > 现有集群”，单击进入“失败任务管理”页面，在“任务状态”列中，将鼠标移动到上可以查看到失败原因。可以参见[查看失败的集群操作任务](#)章节删除失败任务。

MRS集群创建失败错误码列表如[表4-6](#)所示。

表 4-6 错误码

错误码	说明
MRS.101	用户请求配额不足，请联系客服提升配额。
MRS.102	用户Token为空或不合法，请稍后重试或联系管理员。
MRS.103	用户请求不合法，请稍后重试或联系管理员。
MRS.104	用户资源不足，请稍后重试或联系管理员。
MRS.105	现子网IP不足，请稍后重试或联系管理员。
MRS.201	因ECS服务导致失败，请稍后重试或联系管理员。
MRS.202	因IAM服务导致失败，请稍后重试或联系管理员。
MRS.203	因VPC服务导致失败，请稍后重试或联系管理员。
MRS.400	MRS内部出错，请稍后重试或联系管理员。

4.4 创建自定义拓扑集群

MRS当前提供的“分析集群”、“流式集群”和“混合集群”采用固定模板进行部署集群的进程，无法满足用户自定义部署管理角色和控制角色在集群节点中的需求。如需自定义集群部署方式，可在创建集群时的“集群类型”选择“自定义”，实现用户自定义集群的进程实例在集群节点中的部署方式。

自定义集群可实现以下功能：

- 管控分离部署，管理角色和控制角色分别部署在不同的Master节点中。
- 管控合设部署，管理角色和控制角色共同部署在Master节点中。
- ZooKeeper单独节点部署，增加可靠性。
- 组件分开部署，避免资源争抢。

MRS集群中角色类型：

- 管理角色：Management Node(MN)，安装Manager，即MRS集群的管理系统，提供统一的访问入口。Manager对部署在集群中的节点及服务进行集中管理。
- 控制角色：Control Node(CN)，控制监控数据角色执行存储数据、接收数据、发送进程状态及完成控制节点的公共功能。MRS的控制节点包括HMaster、HiveServer、ResourceManager、NameNode、JournalNode、SlapdServer等。
- 数据角色：Data Node(DN)，执行管理角色发出的指示，上报任务状态、存储数据，以及执行数据节点的公共功能。MRS的数据节点包括DataNode、RegionServer、NodeManager等。


创建自定义集群

步骤1 在创建集群页面，选择“自定义创建”页签。

步骤2 参考下列参数说明配置集群软件信息，参数详细信息请参考[软件配置](#)。

- 区域：默认即可。
- 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。例如：“mrs_20180321”。
- 集群版本：默认选择最新版本即可（不同版本集群提供的组件有所不同，请根据需要选择集群版本）。
- 集群类型：选择“自定义”并根据需要勾选对应组件。

步骤3 单击“下一步”，并配置硬件信息。

- 可用区：默认即可。
- 虚拟私有云：默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
- 子网：默认即可。
- 安全组：选择“自动创建”。
- 弹性公网IP：选择“暂不绑定”。
- 常用模板：具体说明请参见[自定义集群模板说明](#)。
- 节点数：请根据业务量调整集群实例数量。具体可参考[表4-8](#)。
- 实例规格：单击配置实例规格、系统盘和数据盘存储类型和存储空间。
- 拓扑调整：若常用模板中的部署方式不满足需求或者需要手动安装部分默认安装不部署的实例或者需要手动安装部分实例时，请设置“拓扑调整”为“开启”，然后根据业务需要调整实例部署方式，具体说明请参见[自定义集群拓扑调整说明](#)。

步骤4 单击“下一步”进入高级配置页签。

参数说明请参见[高级配置](#)。

步骤5 单击“立即创建”。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。

步骤6 单击“返回集群列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

----结束

自定义集群模板说明

表 4-7 自定义集群常用模板说明

常用模板	说明	节点数量范围
管控合设	管理角色和控制角色共同部署在Master节点中，数据实例合设在同一节点组。该部署方式适用于100个以下的节点，可以减少成本。	<ul style="list-style-type: none"> Master节点数量大于等于3个，小于等于11个。 节点组数量总和小于等于10个，非Master节点组中节点数量总和小于等于10000个。
管控分设	管理角色和控制角色分别部署在不同的Master节点中，数据实例合设在同一节点组。该部署方式适用于100-500个节点，在高并发负载情况下表现更好。	<ul style="list-style-type: none"> Master节点数量大于等于5个，小于等于11个。 节点组数量总和小于等于10个，非Master节点组中节点数量总和小于等于10000个。
数据分设	管理角色和控制角色分别部署在不同的Master节点中，数据实例分设在不同节点组。该部署方式适用于500个以上的节点，可以将各组件进一步分开部署，适用于更大的集群规模。	<ul style="list-style-type: none"> Master节点数量大于等于9个，小于等于11个。 节点组数量总和小于等于10个，非Master节点组中节点数量总和小于等于10000个。

表 4-8 MRS 自定义集群节点部署方案

节点部署原则		适用场景	组网规则
管理节点、控制节点和数据节点分开部署 (此方案至少需要8个节点)	$MN \times 2 + CN \times 9 + DN \times n$	(推荐) 数据节点数 500-2000时采用此方案	<ul style="list-style-type: none"> 集群节点数超过200时, 各节点划分到不同子网, 各子网通过核心交换机三层互联, 每个子网的节点数控制在200个以内, 不同子网中节点数量请保持均衡。 集群节点数低于200时, 各节点部署在同一子网, 集群内通过汇聚交换机二层互联。
	$MN \times 2 + CN \times 5 + DN \times n$	(推荐) 数据节点数 100-500时采用此方案	
	$MN \times 2 + CN \times 3 + DN \times n$	(推荐) 数据节点数 30-100时采用此方案	
管理节点和控制节点合并部署, 数据节点单独部署	$(MN+CN) \times 3 + DN \times n$	(推荐) 数据节点数3-30时采用此方案	集群内节点部署在同一子网, 集群内通过汇聚交换机二层互联。
管理节点、控制节点和数据节点合并部署		<ul style="list-style-type: none"> 节点数小于6的集群使用此方案 此方案至少需要3个节点 <p>说明 生产环境或商用环境不推荐使用此场景:</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理节点、控制节点和数据节点合并部署时, 集群性能和可靠性都会产生较大影响。 如节点数量满足需求, 建议将数据节点单独部署。 如节点数量不满足将数据节点单独部署的要求, 必须使用此场景时, 需要使用双平面组网方式。将管理网络与业务网络流量隔离, 防止业务平面的数据量过大, 导致管理操作不能正常下发。 	集群内节点部署在同一子网, 集群内通过汇聚交换机二层互联。

自定义集群拓扑调整说明

表 4-9 拓扑调整说明

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
OMSServer	-	OMSServer	部署在Master节点上，不支持修改。	-
ClickHouse	依赖 ZooKeeper	CHS (ClickHouseServer)	所有节点均可部署。角色实例部署数量范围：偶数个，2~256。	部署了该角色的非Master节点组会被认为是Core节点类型。
		CLB (ClickHouseBalancer)	所有节点均可部署。角色实例部署数量范围：2~256。	-
ZooKeeper	-	QP(quorumpeer)	只能部署在Master节点上。角色实例部署数量范围：3~9，步长为2。	-
Hadoop	依赖 ZooKeeper	NN(NameNode)	只能部署在Master节点上。角色实例部署数量范围：2。	-
		HFS (HttpFS)	只能部署在Master节点上。角色实例部署数量范围：0~10。	-
		JN(JournalNode)	只能部署在Master节点上。角色实例部署数量范围：3~60，步长为2。	-
		DN(DataNode)	所有节点均可部署。角色实例部署数量范围：3~10000。	部署了该角色的非Master节点组会被认为是Core节点类型。
		RM(ResourceManager)	只能部署在Master节点上。角色实例部署数量范围：2。	-
		NM(NodeManager)	所有节点均可部署。角色实例部署数量范围：3~10000。	-

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
		JHS(JobHistoryServer)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1~2。	-
		TLS(TimelineServer)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：0~1。	-
Spark	<ul style="list-style-type: none"> ● 依赖 Hadoop ● 依赖 Hive ● 依赖 ZooKeeper 	JS(JDBCServer)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2~10。	-
		JH(JobHistory)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2。	-
		SR(SparkResource)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2~50。	-
		IS(IndexServer)	(可选) 只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：0~2，步长为2。	-
HBase	依赖 Hadoop	HM(HMaster)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2。	-
		TS(ThriftServer)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~10000。	-
		RT(RESTServer)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~10000。	-
		RS(RegionServer)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：3~10000。	-

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
		TS1(Thrift 1Server)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~10000。	若集群安装了Hue服务并且需要在Hue WebUI使用HBase，HBase服务需安装此实例。
Hive	<ul style="list-style-type: none"> 依赖 Hadoop 依赖 DBService 	MS(Meta Store)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2~10。	-
		WH (WebHCat)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1~10。	-
		HS(HiveServer)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2~80。	-
Hue	依赖 DBService	H(Hue)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2。	-
Kafka	依赖 ZooKeeper	B(Broker)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：3~10000。	-
Flume	-	MS(MonitorServer)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1~2。	-
		F(Flume)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：1~10000。	部署了该角色的非Master节点组会被认为是Core节点类型。
Tez	<ul style="list-style-type: none"> 依赖 Hadoop 依赖 DBService 依赖 ZooKeeper 	TUI(TezUI)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1~2。	-

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
Flink	<ul style="list-style-type: none"> • 依赖 ZooKeeper • 依赖 KrbServer • 依赖 DBService • 依赖 Hadoop 	FR(FlinkResource)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：1~10000。	-
		FS(FlinkServer)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~2。	-
Oozie	<ul style="list-style-type: none"> • 依赖 Hadoop • 依赖 DBService • 依赖 ZooKeeper 	O(oozie)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：2。	-
Ranger	依赖 DBservice	RA(RangeAdmin)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1~2。	-
		USC(User Sync)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：1。	-
		TSC (TagSync)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~1。	-

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
HetuEngine	<ul style="list-style-type: none"> • 依赖 Hadoop • 依赖 DBService • 依赖 Hive • 依赖 ZooKeeper • 依赖 KrbServer • 依赖 Yarn • 依赖 HDFS 	HSB(HSBroker)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：2~50。	-
		HSC(HSConsole)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：2。	-
		HSF(HSFabric)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~50。	-
		QAS	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：0~2。	-
IoTDB	依赖 KrbServer	CN (Config Node)	只能部署在Master节点上。 角色实例部署数量范围：3~9，步长为2。	-
		IoTDBS (IoTDBServer)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：3~256。	-

服务名称	依赖关系	角色名称	角色业务部署建议	说明
CDL	<ul style="list-style-type: none">• 依赖 DBService• 依赖 HDFS• 依赖 Hive• 依赖 KrbServer• 依赖 Kafka• 依赖 Spark• 依赖 ZooKeeper• 依赖 Yarn	CC (CDLConnector)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：1~256。	-
		CS (CDLService)	所有节点均可部署。 角色实例部署数量范围：1~2。	-

4.5 添加集群/节点标签

标签是集群/节点的标识。为集群/节点添加标签，可以方便用户识别和管理拥有的集群/节点资源。

- 集群标签：可以在创建集群时添加标签，也可以在集群创建完成后，在集群的详情页添加标签，您最多可以给集群添加10个标签。更新集群标签会将标签同步到该集群下的所有节点上。
- 节点标签：可以通过默认标签、配置弹性伸缩策略时为MRS集群的节点添加标签，节点标签会占用标签配额，可以通过MapReduce服务节点管理页面查看该节点上拥有的标签。
- 默认标签：MapReduce集群中包含多个节点，节点下包括云服务器和云硬盘。启用默认标签后，系统会自动集群创建一个默认集群标签，并为每个节点创建一个默认节点标签，且默认标签会自动同步到对应的云服务器或云硬盘节点上。

通过MapReduce服务节点管理页面，在节点列表中将鼠标移动到对应节点的标签图标上，可以查看该节点上已存在的标签。

📖 说明

- MRS标签更新会同步到集群中的云服务器（ECS）或云硬盘（EVS）标签上，但是在ECS或EVS控制台上修改MRS集群的标签不会同步到集群上，为了使所有ECS/ECS标签与MRS标签保持一致，不建议在云服务器（ECS）或云硬盘（EVS）控制台上修改MRS集群标签。
- 系统支持添加多个标签，最多可添加10个标签，当集群中某个节点的标签数量达到上限时，集群将不能再添加标签。
- 启用默认标签会为集群和每个节点添加默认标签，并自动占用2个标签配额（即系统默认可以添加10个标签，此时还可以添加8个标签）。

如您的组织已经设定MapReduce服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为集群/节点添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致集群/节点创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

标签共由两部分组成：“标签键”和“标签值”，其中，“标签键”和“标签值”的命名规则如表4-10所示。

表 4-10 标签命名规则

参数	规则	样例
标签键	不能为空。 对于同一个集群，Key值唯一。 长度不超过36个字符。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“'”，“ ”，“/”，且首尾字符不能为空格。	Organization
标签值	长度不超过43个字符。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“'”，“ ”，“/”，且首尾字符不能为空格。value可以为空。	Apache

为集群增加标签

- 创建集群时为集群增加标签
 - a. 登录MRS管理控制台。
 - b. 单击“创建集群”，进入创建集群页面。
 - c. 在创建集群页面，选择“自定义创建”。
 - d. 参考[创建自定义集群](#)配置集群软件配置和硬件配置信息。
 - e. 勾选“高级配置”右侧的“现在配置”，在标签栏输入新添加标签的键和值。
- 为已有集群增加集群标签
 - a. 登录MRS管理控制台。
 - b. 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”。选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面。
 - c. 选择“标签管理”页签，进入标签管理界面。
 - d. 单击“添加/编辑标签”（若首次添加标签则为单击“添加标签”），在弹出的对话框输入新添加标签的键和值，单击“添加”。

添加/编辑标签

✕

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。[查看预定义标签](#)

在下方键/值输入框输入内容后单击“添加”，即可将标签加入此处

www = qq	001 = aaa	111 = 222
MRS-Cluster-ID = ae9f2305-20b2-492f-93e0-60faed9...		

01	12	添加
----	----	----

您还可以添加4个标签。

确定

取消

说明

用户也可以通过启用默认标签为集群增加集群标签。默认标签会为集群和每个节点添加默认标签，并占用2个标签配额。

- e. 单击“确定”添加标签。

为节点增加标签

- 为集群增加默认标签时自动增加节点标签，请参见[为已有集群增加集群标签](#)。
 - 弹性伸缩方式为节点自动增加节点标签
- 配置弹性伸缩策略时添加标签，MRS会自动为新扩容的节点加上该标签，并将标签同步至云服务器和云硬盘。
- a. 登录MRS管理控制台。
 - b. 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”。选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面。
 - c. 选择“弹性伸缩”页签，进入配置弹性伸缩界面。
 - d. 在已有弹性伸缩策略右边单击“编辑”按钮，在弹出的对话框输入新添加标签的键和值，单击“添加”。



说明

- 需要先开启弹性伸缩策略且配置扩容规则，否则通过弹性伸缩设置的节点标签将不会生效。
 - 如果当前标签配额不足时，请删除集群标签或者修改弹性策略已有的标签，然后再开启弹性伸缩策略。
 - 资源池维度的弹性伸缩不支持添加标签。
- e. 单击“确定”添加标签。

通过标签搜索目标集群

在现有集群列表页，按标签键或标签值搜索目标集群。

1. 登录MRS管理控制台。
2. 单击现有集群列表右上角的“标签搜索”，展开查询页。
3. 输入待查询集群的标签。

标签键或标签值可以通过下拉列表中选择，当标签键或标签值全匹配时，系统可以自动查询到目标集群。当有多个标签条件时，会取各个标签的交集，进行集群查询。

4. 单击“搜索”。
- 系统根据标签键或标签值搜索目标集群。

管理标签

在现有集群的标签页，执行标签的增、删、查操作。

1. 登录MRS管理控制台。
2. 在现有集群列表中，单击待管理标签的集群名称。
系统跳转至该集群详情页面。
3. 选择“标签管理”页签，对集群的标签执行增、删、查。
 - 查看
在“标签”页，可以查看当前集群的标签详情，包括标签个数，以及每个标签的键和值。
 - 添加

单击左上角的“添加/编辑标签”，在弹出的“添加/编辑标签”窗口，输入新添加标签的键和值，并单击“确定”。

- 删除

单击标签所在行“操作”列下的“删除”，如果确认删除，在弹出的“删除标签”窗口，单击“确定”。


4.6 授权安全通信

MRS集群通过管理控制台为用户发放、管理和使用大数据组件，大数据组件部署在用户的VPC内部，MRS管理控制台需要直接访问部署在用户VPC内的大数据组件时需要开通相应的安全组规则，而开通相应的安全组规则需要获取用户授权，此授权过程称为通信安全授权。

若不开启通信安全授权，MRS将无法创建集群。集群创建成功后若关闭通信将导致集群状态为“网络通道未授权”且如下功能将受到影响：

- 大数据组件安装、集群扩容、集群缩容、升级Master节点规格功能不可用。
- 集群的运行状态、告警、事件无法监控。
- 集群详情页的节点管理、组件管理、告警管理、文件管理、作业管理、补丁管理、租户管理功能不可用。
- Manager页面、各组件的Web站点无法访问。

再次开启通信安全授权，集群状态会恢复为“运行中”，以上功能将恢复为可用。具体操作请参见[为关闭安全通信的集群开启安全通信](#)。

当集群中授权的安全组规则不足以支撑MRS集群管理控制台为用户发放、管理和使用大数据组件的操作时，“通信安全授权”右侧出现的提示，请单击“一键修复”按钮进行修复，具体请参考[一键修复](#)。

创建集群时开启安全通信

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 单击“创建集群”，进入创建集群页面。
- 步骤3** 在创建集群页面，选择“快速创建”或“自定义创建”。
- 步骤4** 参考[快速创建集群](#)或[创建自定义集群](#)配置集群信息。
- 步骤5** 在“通信安全授权”栏，勾选通信安全授权。
- 步骤6** 单击“立即创建”创建集群。

当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。

----结束

集群创建成功后关闭安全通信

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 在现有集群列表中，单击待关闭安全通信的集群名称。

系统跳转至该集群详情页面。

步骤3 单击“通信安全授权”右侧的开关关闭授权，在弹出窗口单击“确定”。

关闭授权后将导致集群状态变更为“网络通道未授权”，集群部分功能不可用，请谨慎操作。

----结束

为关闭安全通信的集群开启安全通信

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在现有集群列表中，单击待开启安全通信的集群名称。

系统跳转至该集群详情页面。

步骤3 单击“通信安全授权”右侧的开关开启授权。

开启授权后集群状态变更为“运行中”。

----结束

一键修复

当集群中授权的安全组规则不足以支撑MRS集群管理控制台为用户发放、管理和使用大数据组件的操作时，“通信安全授权”右侧出现¹的提示，请单击“一键修复”按钮进行修复。

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在现有集群列表中，单击待修复安全通信的集群名称。

系统跳转至该集群详情页面。

步骤3 单击“通信安全授权”右侧的“一键修复”。

图 4-1 一键修复



步骤4 单击“确定”，完成修复。

----结束

4.7 配置弹性伸缩规则

4.7.1 简介

在大数据应用，尤其是实时分析处理数据的场景中，常常需要根据数据量的变化动态调整集群节点数量以增减资源。MRS的弹性伸缩规则功能支持根据集群负载对集群的Task节点进行弹性伸缩。如果数据量是按照周期进行有规律的变化，用户可以按照固定时间段来自动调整Task节点数量范围，从而在数据量变化前提前完成集群的扩缩容。

- 弹性伸缩规则：根据集群实时负载指标对Task节点数量进行调整，数据量变化后触发扩缩容，有一定的延后性。
- 资源计划：按时间段设置Task节点数量范围，若数据量变化存在周期性规律，则可通过资源计划在数据量变化前提前完成集群的扩缩容，避免出现增加或减少资源的延后。

弹性伸缩规则与资源计划均可触发弹性伸缩，两者必须至少配置其中一种，也可以叠加使用。资源计划与基于负载的弹性伸缩规则叠加使用可以使得集群节点的弹性更好，足以应对偶尔超出预期的数据峰值出现。

当某些业务场景要求在集群扩缩容之后，根据节点数量的变化对资源分配或业务逻辑进行更改时，手动扩缩容的场景客户可以登录集群节点进行操作。对于弹性伸缩场景，MRS支持通过自定义弹性伸缩自动化脚本来解决。自动化脚本可以在弹性伸缩前后执行相应操作，自动适应业务负载的变化，免去了人工操作。同时，自动化脚本给用户实现个性需求提供了途径，完全自定义的脚本与多个可选的执行时机基本可以满足用户的各项需求，使弹性伸缩更具灵活性。

- 弹性伸缩规则：
 - 用户对于一个集群，可以同时设置扩容、缩容最多各5条弹性伸缩规则。
 - 系统根据用户的配置顺序从前到后依次判断规则，先扩容，后缩容。请尽量把重要的策略放在前面，以防一次扩容或缩容无法达到预期效果而进行反复触发。
 - 比对因子包括大于、大于等于、小于、小于等于。
 - 集群连续5n（n默认值为1）分钟持续满足配置的指标阈值后才能触发扩容或者缩容。
 - 每次扩容或者缩容后，存在一个冷却时间，冷却时间默认为20分钟，最小值为0。
 - 单次扩容或者缩容的节点数，最小1个节点，最大100个节点。
 - 集群Task节点数量会被限定在用户配置的默认节点数量范围内或者当前时间段生效的资源计划的节点数量范围内。当前时间段生效的资源计划的节点数量范围优先级更高。
- 资源计划（按时间段设置Task节点数量范围）：
 - 用户可以按时间段设置集群Task节点的最大数量和最小数量，当集群Task节点数不满足当前时间资源计划节点范围要求时，系统触发扩容或缩容。
 - 用户最多可以为一个集群设置5条资源计划。
 - 资源计划周期以天为单位，起始时间与结束时间可以设置为00:00-23:59之间的任意时间点。起始时间早于结束时间至少30分钟。不同资源计划配置的时间段不可交叉。
 - 资源计划触发扩容或缩容后，存在10分钟的冷却时间，冷却时间内不会再次触发弹性伸缩。
 - 当启用资源计划时，在除配置资源计划配置时间段的其他时间内，集群Task节点数量会被限定在用户配置的默认节点数量范围内。
- 自动化脚本：
 - 用户可以设置自定义脚本，当弹性伸缩触发时，在集群节点上自动运行。
 - 用户最多可以为一个集群设置10个自动化脚本。
 - 可以指定自动化脚本某种或多种类型的节点上执行。
 - 脚本执行时机可以是扩容前、扩容后、缩容前或缩容后。

- 使用自动化脚本前，请先将脚本上传到集群虚拟机或与集群同region的OBS文件系统中。集群虚拟机上的脚本只能在已有节点上执行，若脚本需要在新扩容的节点上执行，请将脚本上传到OBS。

4.7.2 创建集群时配置弹性伸缩

创建集群时，弹性伸缩功能可以通过在高级配置参数中进行配置。

📖 说明

仅分析集群、流式集群和混合集群支持创建集群时配置弹性伸缩策略。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在创建包含有Task类型节点组件的集群时，参考[创建自定义集群](#)配置集群软件配置和硬件配置信息后，在“高级配置”页签的弹性伸缩栏，打开对应Task节点类型后的开关按钮，即可进行弹性伸缩规则及资源计划的配置或修改。

📖 说明

您可以参考以下场景进行配置：

- [场景1：单独配置弹性伸缩规则](#)
- [场景2：单独使用资源计划](#)
- [场景3：弹性伸缩规则与资源计划叠加使用](#)

----结束

4.7.3 为已有集群新增弹性伸缩策略

集群创建成功后，可以通过节点组维度或资源池维度对集群内的Task节点组配置相关规则。

由于节点组维度策略和资源池维度策略互斥，用户根据实际需要选择其中一个配置即可。

对比项	节点组维度	资源池维度
弹性伸缩对象	Task节点组内的所有节点	弹性伸缩策略指定资源池内的Task节点
扩容节点资源池归属	default资源池	弹性伸缩策略指定资源池
缩容对象	Task节点组内随机缩容	弹性伸缩策略指定资源池内随机缩容

前提条件

- 弹性伸缩仅用于Task节点组，当集群内没有Task节点组时，需先[添加Task节点组](#)后再继续配置。
- 资源池维度时必须先添加资源池，具体请参考[添加资源池](#)。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签，进入配置弹性伸缩界面。

用户根据实际需要选择资源池维度或者节点组维度进行策略配置。



说明

- 不同节点组之间的弹性伸缩策略互斥，即只能存在一个节点组有开启的弹性伸缩策略。

步骤4 单击“新增弹性伸缩”按钮，即可添加弹性伸缩策略。



说明

您可以参考以下场景进行配置：

- 场景1：单独配置弹性伸缩规则**
- 场景2：单独使用资源计划**
- 场景3：弹性伸缩规则与资源计划叠加使用**

----结束

4.7.4 场景 1：单独配置弹性伸缩规则

单独配置弹性伸缩规则场景：需要根据Yarn资源使用情况动态调整节点数，在Yarn可用内存低于20%时扩容5个节点，可用内存高于70%时缩容5个节点。Task节点组最高不超过10个节点，最低不少于1个节点。

操作步骤

步骤1 进入弹性伸缩配置界面后，配置弹性伸缩规则。

- 配置节点默认范围
输入Task实例弹性伸缩的数量范围，此约束应用于所有扩容缩容规则，取值范围为0~500。
例如本业务场景中，配置为1~10。
- 配置弹性伸缩规则
需要配置扩容或者缩容规则，否则弹性伸缩将不会启用。
 - a. 规则类型选择“扩容”或者“缩容”。
 - b. 单击“添加规则”，进入规则编辑页面。
 - c. 配置“规则名称”、“如果”、“持续”、“添加”、“冷却时间”，具体弹性伸缩指标含义可以参考[配置弹性伸缩指标](#)。
 - d. 单击“确定”。您可以在弹性伸缩页面，扩容或者缩容区域查看、编辑或删除配置的规则。您可以继续添加并配置多条规则。

步骤2 单击“确定”，完成弹性伸缩规则设置。

说明

如果是为已有集群配置弹性伸缩的场景，需勾选“我同意授权MRS服务根据以上策略自动进行节点扩容/缩容操作。”。

----结束

4.7.5 场景 2：单独使用资源计划

当数据量以天为周期有规律的变化，并且希望在数据量变化前提前完成集群的扩缩容，可以使用MRS的资源计划配置在规定时间内按计划调整Task节点数量。

背景信息

某项实时处理业务数据量在周一、周二和周六7:00~13:00出现高峰，其他时间保持平稳低水平。假设使用MRS流式集群来处理该业务数据，在周一、周二和周六7:00~13:00时，为应对数据量高峰需要5个Task节点的资源，其他时间只需要2个Task节点。

操作步骤

步骤1 进入弹性伸缩配置界面后，配置资源计划。

步骤2 节点数量范围的“默认范围”设置为“2-2”，表示除资源计划规定时间范围外，其他时间Task节点数量固定为2个。

步骤3 单击默认范围下方的“配置指定时间段的节点数量范围”或者“添加资源计划”。

步骤4 配置“生效日期”、“时间范围”和“节点数量范围”。

例如此处“生效日期”设置为周一、周二和周六，“时间范围”设置为“07:00-13:00”，“节点数量范围”设置为“5-5”，表示在该时间范围内，Task节点数量固定为5个。

单击“配置指定时间段的节点数量范围”配置多条资源计划。

📖 说明

- 生效日期默认是每日生效，也可以选择周一至周日任意一天或几天生效。
- 如果没有配置指定时间段的节点数量范围，则节点数量范围以“默认范围”为准。
- 如果配置了指定时间段的节点数量范围，则在这个时间范围内，以配置的“节点数量范围”为准。不在配置的时间范围时，则以“默认范围”为准。

----结束

4.7.6 场景 3：弹性伸缩规则与资源计划叠加使用

假如数据量并非非常平稳，有可能出现超出预期的波动，因此并不能保证固定Task节点范围一定可以满足业务场景，此时需要在资源计划的基础上根据实时负载对Task节点数量进行调整。

背景信息

某项实时处理业务数据量在周一、周二和周六7:00~13:00出现规律性变化，但是数据量变化并非非常平稳。假设在周一、周二和周六7:00~13:00期间，需要Task节点的数量范围是5~8个，其他时间需要Task节点数量是2~4个。因此可以在资源计划的基础上，设置基于负载的弹性伸缩规则，以实现当数据量超出预期后，Task节点数量可以在资源计划规定的范围内根据负载情况进行浮动，但不会超出该规定范围。资源计划触发时，会以变化最小的方式使节点数量满足计划规定范围，即如果需要扩容则扩容到计划节点数量范围的下限，如果需要缩容则缩容到计划节点数量范围的上限。

操作步骤

步骤1 进入弹性伸缩配置界面后，配置弹性伸缩规则。

- 节点数量范围的默认范围：
输入Task实例弹性伸缩的数量范围，此约束应用于所有扩容缩容规则。
例如本场景中，配置为2~4个。
- 伸缩规则：
需要配置扩容或者缩容，否则弹性伸缩将不会启用。
 - a. 规则类型选择“扩容”或者“缩容”。
 - b. 单击“添加规则”，进入“添加规则”页面。
 - c. 配置“规则名称”、“如果”、“持续”、“添加”、“冷却时间”。
 - d. 单击“确定”。

您可以在弹性伸缩页面，扩容或者缩容区域查看配置的规则。

步骤2 配置资源计划。

1. 单击节点默认范围下方的“配置指定时间段的节点数量范围”或者“添加资源计划”。
2. 配置“生效日期”、“时间范围”和“节点数量范围”。

例如此处“生效日期”设置为周一、周二和周六，“时间范围”设置为“07:00-13:00”，“节点数量范围”设置为“5~8”。

单击“配置指定时间段的节点数量范围”或者“添加资源计划”按钮配置多条资源计划。

📖 说明

- 生效日期默认是每日生效，也可以选择周一至周日任意一天或几天生效。
- 如果没有配置指定时间段的节点数量范围，则节点数量范围以“默认范围”为准。
- 如果配置了指定时间段的节点数量范围，则在这个时间范围内，以配置的“节点数量范围”为准。不在配置的时间范围时，则以“默认范围”为准。

----结束

4.7.7 修改已有弹性伸缩策略

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签。

步骤4 在已有弹性伸缩策略右边单击“编辑”按钮。

编辑弹性伸缩策略

弹性伸缩规则会影响节点数量的使用变化，因此会对实际价格产生影响。当弹性伸缩开启时，MRS服务会依次检测配置的弹性伸缩规则，由第一个满足条件的规则触发弹性伸缩。

节点组名称 task_node_analysis_group

节点组节点数 2

节点数量范围 0 - 0

配置指定时间段的节点数量范围 您还可以添加5个资源计划。

伸缩规则

扩容 添加规则

规则名称 default-expand-1 如果 YARNAppRunning 大于 75, 并持续 1 个五分钟, 则添加 1 个Task节点。 编辑 删除

冷却时间: 1 分钟

我同意授权MRS服务根据以上策略自动进行节点扩容/缩容操作。

确定 取消

----结束

4.7.8 删除已有弹性伸缩策略

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签。

步骤4 在已有弹性伸缩策略右边单击“删除”按钮。

----结束

4.7.9 开启或关闭已有弹性伸缩策略

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签。

步骤4 在已有弹性伸缩策略上单击“启用/关闭弹性伸缩策略”。



----结束

4.7.10 查看已有弹性伸缩策略

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签。

步骤4 在已有弹性伸缩策略右边单击“查看”按钮。



----结束

4.7.11 配置自动化脚本

- 步骤1 登录MRS管理控制台。
- 步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。
- 步骤3 选择“弹性伸缩”页签。
- 步骤4 单击“配置自动化脚本”按钮。
- 步骤5 单击“添加”。



- 步骤6 配置“名称”、“脚本路径”、“执行节点”、“参数”、“执行时机”、“失败操作”。参数详情请参考表4-14。
- 步骤7 单击“确定”保存自动化脚本配置。

----结束

4.7.12 配置弹性伸缩指标

节点组维度策略

在添加规则时，可以参考表4-11配置相应的指标。

表 4-11 弹性伸缩指标列表

集群类型	指标名称	数值类型	说明
流式集群	StormSlotAvailable	整型	Storm组件的可用slot数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	StormSlotAvailablePercentage	百分比	Storm组件可用slot百分比。是可用slot数与总slot数的比值。 取值范围为[0 ~ 100]。

集群类型	指标名称	数值类型	说明
	StormSlotUsed	整型	Storm组件的已用slot数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	StormSlotUsedPercentage	百分比	Storm组件已用slot百分比。是已用slot数与总slot数的比值。 取值范围为[0 ~ 100]。
	StormSupervisorMemAverageUsage	整型	Storm组件Supervisor的内存平均使用量。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	StormSupervisorMemAverageUsagePercentage	百分比	Storm组件Supervisor进程使用的内存占系统总内存的平均百分比。 取值范围[0 ~ 100]。
	StormSupervisorCPUAverageUsagePercentage	百分比	Storm组件Supervisor进程使用的CPU占系统总CPU的平均百分比。 取值范围[0 ~ 6000]。
分析集群	YARNAppPending	整型	YARN组件挂起的任务数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNAppPendingRatio	比率	YARN组件挂起的任务数比例。是YARN挂起的任务数与YARN运行中的任务数比值。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNAppRunning	整型	YARN组件运行中的任务数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNContainerAllocated	整型	YARN组件中已分配的container个数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNContainerPending	整型	YARN组件挂起的container个数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNContainerPendingRatio	比率	YARN组件挂起的container比率。是挂起的container数与运行中的container数的比值。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNCPUAllocated	整型	YARN组件已分配的虚拟CPU核心数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNCPUAvailable	整型	YARN组件可用的虚拟CPU核心数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。

集群类型	指标名称	数值类型	说明
	YARNCPUAvailablePercentage	百分比	YARN组件可用虚拟CPU核心数百分比。是可用虚拟CPU核心数与总虚拟CPU核心数比值。 取值范围为[0 ~ 100]。
	YARNCPUPending	整型	YARN组件挂起的虚拟CPU核心数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNMemoryAllocated	整型	YARN组件已分配内存大小。单位为MB。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNMemoryAvailable	整型	YARN组件可用内存大小。单位为MB。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	YARNMemoryAvailablePercentage	百分比	YARN组件可用内存百分比。是YARN组件可用内存大小与YARN组件总内存大小的比值。 取值范围为[0 ~ 100]。
	YARNMemoryPending	整型	YARN组件挂起的内存大小。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。

📖 说明

- [表4-11](#)中指标数值类型为百分比或比率时，有效数值可精确到百分位。其中百分比类型指标数值为去除百分号（%）后的小数值，如16.80即代表16.80%。
- 混合集群的支持分析集群和流式集群的所有指标。

资源池维度策略

在添加规则时，可以参考[表4-12](#)配置相应的指标。

📖 说明

MRS 3.1.5及其之后的版本支持配置资源池维度策略。

表 4-12 规则配置项说明

集群类型	指标名称	数值类型	说明
分析集群/自定义集群	ResourcePoolMemoryAvailable	整型	资源池YARN组件可用内存大小。单位为MB。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。

集群类型	指标名称	数值类型	说明
	ResourcePoolMemoryAvailablePercentage	百分比	资源池YARN组件可用内存百分比。是YARN组件可用内存大小与YARN组件总内存大小的比值。 取值范围为[0 ~ 100]。
	ResourcePoolCPUAvailable	整型	资源池YARN组件可用的虚拟CPU核心数。 取值范围为[0 ~ 2147483646]。
	ResourcePoolCPUAvailablePercentage	百分比	资源池YARN组件可用虚拟CPU核心数百分比。是可用虚拟CPU核心数与总虚拟CPU核心数比值。 取值范围为[0 ~ 100]。

在添加资源计划时，可以参考[表4-13](#)配置相应的参数。

表 4-13 资源计划配置项说明

配置项	说明
生效日期	资源计划的生效日期。默认是每日生效，也可以选择周一至周日任意一天或几天生效。
时间范围	资源计划的起始时间和结束时间，精确到分钟，取值范围[00:00, 23:59]。例如资源计划开始于早上8:00，结束于10:00，则配置为8:00-10:00。结束时间必须晚于开始时间至少30分钟。
节点数量范围	资源计划内的节点数量上下限，取值范围[0,500]，在资源计划时间内，集群Task节点数量小于最小节点数时，弹性伸缩会将集群Task节点一次性扩容到最小节点数。在资源计划时间内，集群Task节点数量大于最大节点数时，弹性伸缩会将集群Task节点一次性缩容到最大节点数。最小节点数必须小于或等于最大节点数。

说明

- 当启用资源计划时，弹性伸缩配置中的“默认节点数量范围”将在资源计划外的时间段内强制生效。例如“默认节点数量范围”配置为1-2，配置资源计划：08:00-10:00之间节点数量范围为4-5，则在一天中的非资源计划时间段（0:00-8:00以及10:00-23:59）内，Task节点会被强制限制在1个到2个中间，若节点数量大于2则触发自动扩容，若节点数量小于1则触发自动扩容。
- 当不启用资源计划时，节点数量范围的“默认范围”会在全部时间范围生效，如果节点数量不在“节点数量范围”的默认范围，主动增减Task节点数量到默认范围内。
- 资源计划间时间段不可交叉，时间段交叉意为某个时间点存在两个生效的资源计划，例如配置资源计划1在08:00-10:00生效，资源计划2在09:00-11:00生效，则两个资源计划存在时间段交叉，交叉时间段09:00-10:00。
- 资源计划不能跨天配置，例如如果要配置23:00至次日01:00的资源计划，请配置时间段为23:00-00:00和00:00-01:00的两个资源计划。

自动化脚本

在添加自动化脚本时，可以参考[表4-14](#)配置相应参数。

表 4-14 自动化脚本配置说明

配置项	说明
名称	自动化脚本的名称。 只能由数字、英文字符、空格、中划线和下划线组成，且不能以空格开头。 可输入的字符串长度为1~64个字符。 说明 同一集群内，不允许配置相同的名称。不同集群之间，可以配置相同的名称。
脚本路径	脚本的路径。路径可以是OBS文件系统的路径或虚拟机本地的路径。 <ul style="list-style-type: none">• OBS文件系统的路径，必须以obs://开头，以.sh结尾。例如： obs://mrs-samples/xxx.sh• 虚拟机本地的路径，脚本所在的路径必须以‘/’开头，以.sh结尾。例如，安装Zepelin的示例脚本路径如下： /opt/bootstrap/zepelin/zepelin_install.sh
执行节点	选择自动化脚本所执行的节点类型。 说明 <ul style="list-style-type: none">• 如果选择Master节点，您可以通过开关选择是否只在Active Master节点执行此脚本。• 如果选择开启此功能，表示只在Active Master节点上执行。如果选择关闭，表示在所有Master节点执行。默认关闭。

配置项	说明
参数	<p>自动化脚本参数，支持通过传入以下预定义变量获得弹性伸缩相关信息：</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>#{mrs_scale_node_num}</code>：弹性伸缩节点数量，总是正数• <code>#{mrs_scale_type}</code>：弹性伸缩类型，扩容为“scale_out”，缩容为“scale_in”• <code>#{mrs_scale_node_hostnames}</code>：弹性伸缩节点的主机名，多个主机名之间以“,” 隔开• <code>#{mrs_scale_node_ips}</code>：弹性伸缩节点的IP，多个IP之间以“,” 隔开• <code>#{mrs_scale_rule_name}</code>：触发弹性伸缩的规则名，如果是资源计划则为“resource_plan”
执行时机	<p>选择自动化脚本执行的时间。支持“扩容前”、“扩容后”、“缩容前”、“缩容后”四种类型。</p> <p>说明 假设执行节点类型中包含Task节点：</p> <ul style="list-style-type: none">• 执行时机为扩容前的脚本不会在将要扩容出的Task节点上执行。• 执行时机为扩容后的脚本会在扩容出的Task节点上执行。• 执行时机为缩容前的脚本会在即将被删除的Task节点上执行。• 执行时机为缩容后的脚本不会在已经被删除的Task节点上执行。
失败操作	<p>该脚本执行失败后，是否继续执行后续脚本和扩缩容操作。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 建议您在调试阶段设置为“继续”，无论此脚本是否执行成功，则集群都能继续扩缩容操作。• 若脚本执行失败，请到集群虚拟机的“/var/log/Bootstrap”路径下查看失败日志。• 由于缩容成功不可回滚，缩容后执行的脚本失败操作只能选择“继续”。

说明

自动化脚本只在弹性伸缩时触发，手动调整集群节点时不会运行。

4.8 管理数据连接

4.8.1 配置数据连接

MRS的数据连接是用来管理集群中组件使用的外部源连接，如Hive的元数据使用外部的关系型数据库，可以通过数据连接来关联Hive组件实现。

- 本地元数据：元数据存储于集群内的本地GaussDB中，当集群删除时元数据同时被删除，如需保存元数据，需提前前往数据库手动保存元数据。

- 外置数据连接：MRS集群创建完成后，可选择关联与当前集群同一虚拟私有云和子网的RDS服务中的PostgresDB或MySQL数据库，元数据将存储于关联的数据库中，不会随当前集群的删除而删除，多个MRS集群可共享同一份元数据。

说明

不同集群间Hive元数据切换时，MRS当前只对Hive组件自身的元数据数据库中的权限进行同步。这是由于当前MRS上的权限模型是在Manager上维护的，所以不同集群间的Hive元数据切换，不能自动把用户/用户组的权限同步到另一个集群的Manager上。

创建数据连接

步骤1 登录MRS控制台，在导航栏选择“数据连接”。

步骤2 单击“新建数据连接”。

配置RDS数据连接相关操作请参考[创建RDS数据连接](#)相关操作进行配置。

说明

- RDS服务MySQL数据库，支持Hive或Ranger组件的集群支持连接该类型数据库。
- 当前MRS支持的RDS上Postgres数据库版本号为PostgreSQL14。
- 当前MRS仅支持RDS上MySQL数据库版本为MySQL 5.7.x/MySQL 8.0。

步骤3 单击“确定”完成创建。

----结束

查看数据连接信息

步骤1 登录MRS控制台，在导航栏选择“数据连接”。

步骤2 在数据连接列表的单击待查看的数据连接名称，在弹出的页面查看该数据连接的详细信息。

----结束

删除数据连接

步骤1 登录MRS控制台，在导航栏选择“数据连接”。

步骤2 在数据连接列表的操作列，单击待删除数据连接所在行的“删除”。

如果选择的数据连接已经关联了集群，删除动作不会影响对应的集群。

----结束

创建集群时配置数据连接

步骤1 在创建集群页面，选择“自定义创建”。

步骤2 创建集群时“数据连接类型”仅支持“本地数据库”。其他参数请参考[创建自定义集群](#)进行配置并创建集群。

----结束

4.8.2 配置 RDS 数据连接

4.8.2.1 配置 RDS 数据连接操作

数据连接前置操作

步骤1 登录RDS管理控制台。

步骤2 购买RDS实例。

步骤3 在RDS管理控制台，选择“实例管理”，选择MRS数据连接使用的RDS实例所在行的操作列的“更多 > 登录”，以root用户登录该实例。



实例名称ID	实例备注	实例类型	数据库引擎版本	运行状态	计费模式	内网地址	企业项目	操作
ca27d2b176b14611aa4218b7d1599a2ff01		单机 2 vCPUs 8 GB	MySQL 5.7.37	正常	按量计费 2023/06/14 14:21:...		default	查看监控指标 转包策略 更多 登录 管理网络 购买使用配置

步骤4 在实例“首页”即可单击“新建数据库”创建新的数据库。

说明

如果没有创建新的数据库，会导致MRS配置数据连接失败。

步骤5 在页面顶部选择“账号管理 > 用户管理”。

说明

当用户选择的数据连接为“RDS服务MySQL数据库”时，请确保使用的数据库用户为root用户。如果为非root用户，请参考**步骤5-步骤7**操作。

步骤6 单击“新建用户”，创建一个非root用户。

步骤7 在页面顶部选择“SQL操作 > SQL查询”，在“库名”处切换对应数据库，然后执行如下SQL命令为该数据库用户进行赋权，其中`{db_name}`与`{db_user}`为MRS待连接的数据库名和新建的用户名。

```
grant SELECT, INSERT on mysql.* to '{db_user}'@'%' with grant option;  
grant all privileges on {db_name}.* to '{db_user}'@'%' with grant option;  
grant reload on *.* to '{db_user}'@'%' with grant option;  
flush privileges;
```

步骤8 参考**创建RDS数据连接**创建数据连接。

----结束

创建 RDS 数据连接

该步骤指导用户为当前已有的MRS集群，创建RDS数据连接。

步骤1 登录MRS控制台，在导航栏选择“数据连接”。

步骤2 单击“新建数据连接”。

步骤3 参考**表4-15**配置相关参数。

表 4-15 数据连接

参数	说明
类型	选择外部源连接的类型。 <ul style="list-style-type: none">RDS服务MySQL数据库，支持Hive或Ranger组件的集群支持连接该类型数据库。
名称	数据连接的名称。
数据库实例	RDS服务数据库实例，该实例需要先在RDS服务创建后在此处引用，且已创建数据库，具体请参考 数据连接前置操作 。单击“查看数据库实例”查看已创建的实例。 说明 <ul style="list-style-type: none">为了保证集群和PostgreSQL数据库的网络访问，建议该实例与MRS集群的虚拟私有云和子网一致。该实例的安全组入方向规则需要放通3306端口（可通过在RDS控制台单击实例名称进入实例基本信息页面，在“连接信息”区域单击“安全组”右侧的安全组名称进入安全组控制台，在入方向规则页签中添加一个“协议端口”为TCP 3306，“源地址”为Hive的MetaStore实例所在的所有节点IP的规则）。当前MRS支持的RDS上Postgres数据库版本号为PostgreSQL14。当前MRS仅支持RDS上MySQL数据库版本为MySQL 5.7.x/MySQL 8.0。
数据库	待连接的数据库的名称。
用户名	登录待连接的数据库的用户名。
密码	登录待连接的数据库的密码。

说明

当用户选择的数据连接为“RDS服务MySQL数据库”或“云数据库GaussDB(for MySQL)”时，请确保使用的数据库用户为root用户。如果为非root用户，请参考[数据连接前置操作](#)操作。

步骤4 单击“确定”完成创建。

----结束

4.8.2.2 配置 Ranger 数据连接

本指导旨在指导用户将现有集群的Ranger元数据切换为RDS数据库中存储的元数据。该操作可以使多个MRS集群共用同一份元数据，且元数据不随集群的删除而删除。也能够避免集群迁移时Ranger元数据的迁移。

前置条件

已创建RDS服务MySQL数据库的实例，请参考[创建RDS数据连接](#)。

说明

当用户选择的数据连接为“RDS服务MySQL数据库”时，数据库用户不允许为root用户，请参考[数据连接前置操作](#)新建用户并为该用户进行赋权。

Ranger 元数据外置到 Mysql 前置操作

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，具体请参见[访问FusionInsight Manager](#)。选择“集群 > 服务 > 服务名称”。

当前集群支持Ranger鉴权的组件为: HDFS、HBase、Hive、Spark、Impala、Storm、Kafka、ElasticSearch 和Hetu组件。

步骤2 在服务“概览”页面右上角单击“更多 > 停用Ranger鉴权”，如果“停用Ranger鉴权”是灰色，则表示未开启Ranger鉴权无需停用Ranger鉴权，如[图4-2](#)所示。

图 4-2 停用 Ranger 鉴权



步骤3 (可选) 如需使用已有鉴权策略请执行该步骤在Ranger Web页面导出已有组件的鉴权策略，切换Ranger元数据完成后可重新导入已有的鉴权策略。此处以Hive为例，导出后会生成本地的json格式的策略文件。



1. 登录FusionInsight Manager页面。
2. 选择“集群 > 服务 > Ranger”，进入Ranger服务概览页面。
3. 单击“基本信息”区域中的“RangerAdmin”，进入Ranger WebUI界面。
admin用户在Ranger中的用户类型为“User”，如需查看所有管理页面，可单击右上角用户名后，选择“Log Out”，退出当前用户。
4. 使用rangeradmin用户或者其他具有Ranger管理员权限用户重新登录。用户及默认密码请咨询系统管理员。
5. 单击Hive组件对应行的导出按钮，导出鉴权策略。

图 4-3 导出鉴权策略



6. 单击“Export”，导出后会生成本地的json格式的策略文件。

图 4-4 导出 Hive 鉴权策略



----结束

为 MRS 集群配置数据连接

步骤1 登录MRS控制台。

步骤2 单击集群名称进入集群详情页面。

步骤3 单击“数据连接”右侧的“单击管理”，进入数据连接配置界面。

步骤4 单击“配置数据连接”，并配置相关参数。

- 组件名称：Ranger
- 模块类型：Ranger元数据
- 连接类型：RDS服务MySQL数据库
- 连接实例：请选择已创建的到RDS服务MySQL数据库的实例，如需创建新的数据连接，请参考[创建RDS数据连接](#)。

步骤5 勾选“我已经阅读上述信息，并了解具体影响。”并单击“测试”。

步骤6 测试成功后，单击“确定”完成数据连接配置。

步骤7 登录FusionInsight Manager页面。

步骤8 选择“集群 > 服务 > Ranger”，进入Ranger服务概览页面。

步骤9 单击“更多 > 重启服务”或“更多 > 滚动重启服务”。

重启服务会造成业务中断，滚动重启可以尽量减少或者不影响业务运行。

重启Ranger组件会影响所有受Ranger控制组件的权限，可能影响业务的正常运行，请在集群空闲或业务量较少时执行重启。重启Ranger组件前，Ranger中的策略依然生效。

图 4-5 重启服务




步骤10 启用需要鉴权的组件的Ranger鉴权。此处以Hive组件为例。


当前集群支持Ranger鉴权的组件为: HDFS、HBase、Hive、Spark、Impala、Storm、Kafka组件。

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > 服务名称”。
2. 在服务“概览”页面右上角单击“更多 > 启用Ranger鉴权”。

图 4-6 启用 Ranger 鉴权



步骤11 登录Ranger WebUI界面，单击Hive组件对应行的导入按钮。



步骤12 配置导入参数。

- Select file: 选择步骤3.6中下载的鉴权策略文件。
- Merge If Exist Policy: 勾选。

图 4-7 导入鉴权策略

Import Policy

i 'Override Policy' has higher priority than 'Merge If Exist Policy', if user selects both of them, then only 'Override Policy' take effect.

Select File :
Select file Merge If Exist Policy: Override Policy:

Ranger_Policies_20210331_180915.json ✕

i All services gets listed on service destination when Zone destination is blank. When zone is selected at destination, then only services associated with that zone will be listed.

Specify Zone Mapping :

Source	To	Destination
<input type="text"/>	To	No zone selected

Specify Service Mapping:

Source	To	Destination
Hive	To	Hive

+ Cancel Import

步骤13 重启启用Ranger鉴权的组件。

1. 登录FusionInsight Manager页面。
2. 选择“集群 > 服务 > Hive”，进入Hive服务概览页面。
3. 单击“更多 > 重启服务”或“更多 > 滚动重启服务”。
重启服务会造成业务中断，滚动重启可以尽量减少或者不影响业务运行。

----结束

4.8.2.3 配置 Hive 数据连接

本章节指导用户在创建后，将现有集群的Hive元数据切换为本地数据库或者RDS数据库中存储的元数据。该操作可以使多个MRS集群共用同一份元数据，且元数据不随集群的删除而删除。也能够避免集群迁移时Hive元数据的迁移。

📖 说明

- 不同集群间Hive元数据切换时，MRS当前只对Hive组件自身的元数据数据库中的权限进行同步。这是由于当前MRS上的权限模型是在Manager上维护的，所以不同集群间的Hive元数据切换，不能自动把用户/用户组的权限同步到另一个集群的Manager上。
- 当用户选择的数据连接为“RDS服务MySQL数据库”时，数据库用户不允许为root用户，请参考[数据连接前置操作](#)新建用户并为该用户进行赋权。

配置 Hive 数据连接

步骤1 登录MRS控制台，在导航栏选择“集群列表 > 现有集群”。

步骤2 单击集群名称，进入集群详情页面。

步骤3 在集群详情页的“概览”页签，单击“数据连接”右侧的“单击管理”。

步骤4 在“数据连接”页面显示集群已关联的数据连接，单击“编辑”或“删除”可对数据连接进行编辑或删除。

步骤5 若“数据连接”页面没有关联连接，单击“配置数据连接”进行增加。

说明

一种模块类型只能配置一个数据连接，如在Hive元数据上配置了数据连接后，不能再配置其他的数据连接。当没有可用的模块类型时，“配置数据连接”按钮不可用。

表 4-16 配置 Hive 数据连接

参数	说明
组件名称	Hive
模块类型	Hive元数据
连接类型	<ul style="list-style-type: none">• RDS服务MySQL数据库• 本地数据库
连接实例	当“连接类型”参数选择“RDS服务PostgreSQL数据库”或“RDS服务MySQL数据库”时有效。选择MRS集群与RDS服务数据库连接名称，该连接必须先创建才能在此处引用。可单击“创建数据连接”进行创建，具体请参考 创建RDS数据连接 。

步骤6 单击“测试”，测试此数据连接和集群的连通性。

步骤7 连接成功后单击“确定”完成配置数据连接。

说明

- 配置了Hive元数据后，请重启Hive服务，Hive会在指定的数据库下创建Hive必须的数据库表（如表已经存在则不会创建）。
- 重启Hive服务前，请确保已安装对应驱动包到所有MetaStore实例所在节点中。
 - Postgres: 使用开源驱动包替换集群已有的驱动包。将postgres驱动包 postgresql-42.2.5.jar 上传至所有MetaStore实例节点 `{BIGDATA_HOME}/third_lib/Hive` 目录下。
 - MySQL: 进入MySQL官网 (<https://www.mysql.com/>)，选择“Downloads > Community > MySQL Connectors > Connector/J”下载对应版本的驱动包，将MySQL对应版本的驱动包上传至所有Metastore实例节点 `/opt/Bigdata/FusionInsight_HD_*/install/FusionInsight-Hive-*/hive-*/lib/` 目录下。

----结束

4.9 通过引导操作安装第三方软件

前提条件

已准备好引导操作脚本，详情请参见[准备引导操作脚本](#)。

在创建集群时添加引导操作

步骤1 在创建集群页面，选择“自定义创建”。

步骤2 参考[创建自定义集群](#)配置集群软件配置和硬件配置信息。

步骤3 在“高级配置”区域勾选“现在配置”，单击引导操作栏的“添加”。

表 4-17 参数描述

参数	说明
名称	引导操作脚本的名称。 只能由数字、英文字符、空格、中划线和下划线组成，且不能以空格开头。 可输入的字符串长度为1~64个字符。 说明 同一集群内，不允许配置相同的名称。不同集群之间，可以配置相同的名称。
脚本路径	脚本的路径。路径可以是OBS文件系统的路径或虚拟机本地的路径。 <ul style="list-style-type: none">• OBS文件系统的路径，必须以obs://开头，以.sh结尾。例如：obs://mrs-samples/xxx.sh• 虚拟机本地的路径，脚本所在的路径必须以‘/’开头，以.sh结尾。 说明 同一集群内，不允许配置相同的路径。不同集群之间，可以配置相同的路径。
参数	引导操作脚本参数。
执行节点	选择引导操作脚本所执行的节点类型。
执行时机	选择引导操作脚本执行的时间。 <ul style="list-style-type: none">• 组件首次启动前• 组件首次启动后 说明 为已运行的集群添加引导操作时，只能通过手动方式在节点上执行第三方组件的安装脚本进行安装。
失败操作	该脚本执行失败后，是否继续执行后续脚本和创建集群。 说明 建议您设置为“继续”，无论此引导操作是否执行成功，则集群都能继续创建。

参数	说明
提权到root用户执行	是否提权到root用户执行。 引导操作需要root用户权限操作时，需要开启该授权功能，否则引导操作可能会执行失败。

步骤4 单击“确定”。

添加成功后，可以通过“操作”列进行编辑、克隆和删除。

----结束

在弹性伸缩集群页面添加自动化脚本

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称。进入集群详情页面。

步骤3 选择“弹性伸缩”页签，进入配置弹性伸缩界面。

用户根据实际需要选择资源池维度或者节点组维度进行策略配置，详细操作请参考[为已有集群新增弹性伸缩策略](#)。



说明

- 不同节点组之间的弹性伸缩策略互斥，即只能存在一个节点组有开启的弹性伸缩策略。

步骤4 （可选）配置自动化脚本。

- 单击“配置自动化脚本”按钮。
- 单击“添加”。
- 配置“名称”、“脚本路径”、“执行节点”、“参数”、“执行时机”、“失败操作”。参数详情请参考[表4-14](#)。
- 单击“确定”保存自动化脚本配置。

----结束

4.10 查看失败的集群操作任务

本章节介绍如何查看并删除失败的MRS任务。

背景信息

当集群创建失败、集群删除失败、集群扩容失败和集群缩容失败后，失败任务会转入“失败任务管理”页面，其中仅集群删除失败的任务会同步转入“历史集群”页面。当不需要失败的任务时，可以删除。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”。

步骤3 单击“失败任务管理”右侧的  或数字，进入“失败任务管理”页面。

步骤4 在需要删除的任务对应的“操作”列中，单击“删除”。

此处只能删除单个失败的任务。

步骤5 单击任务列表左上方的“删除所有失败任务”可以删除全部任务。

----结束

4.11 查看历史集群信息

选择“集群列表 > 历史集群”，选中一集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。用户可查看集群的配置信息、部署的节点信息、弹性伸缩信息、组件信息、作业信息、引导操作信息和标签信息。

参考下列表格查看集群信息参数说明。





表 4-18 集群基本信息

参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群状态	集群状态信息。
集群版本	集群的版本信息。
集群类型	创建集群时的集群类型。
集群ID	集群的唯一标识，创建集群时系统自动赋值，不需要用户设置。
创建时间	显示集群创建的时间。
可用区	集群工作区域下的可用区，创建集群时设置。
默认生效子网	子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。
虚拟私有云	VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。

参数	参数说明
OBS权限控制	单击“单击管理”，修改MRS用户与OBS权限的映射关系，具体请参考 配置MRS多用户访问OBS细粒度权限 。
数据连接	单击“单击管理”，查看集群关联的数据连接类型，具体请参考 配置数据连接 。
委托	单击“管理委托”，为集群绑定或修改委托。 通过绑定委托，您可以将部分资源共享给ECS或BMS云服务来管理，例如通过配置ECS委托可自动获取AK/SK访问OBS，具体请参见 配置存算分离集群（委托方式） 。 MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY 委托拥有对象存储服务的OBSOperateAccess权限和在集群所在区域拥有CESFullAccess（对开启细粒度策略的用户）、CES Administrator和KMS Administrator权限。
密钥对	密钥对名称，创建集群时设置。 如果创建集群时设置的登录方式为密码，则不显示。
Kerberos认证	登录Manager管理页面时是否启用Kerberos认证。 说明 Kerberos认证模式不支持手动修改，集群创建成功后将无法开启和关闭此功能，需要在创建MRS服务集群的时候选择开启或者关闭Kerberos服务，建议重新创建集群。
安全组	集群的安全组名称。
数据盘密钥名称	用于加密数据盘的密钥名称。如需对已使用的密钥进行管理，请登录密钥管理控制台进行操作。
数据盘密钥ID	用于加密数据盘的密钥ID。
组件版本	集群安装各组件的版本信息。
委托	通过绑定委托，ECS或BMS云服务将有权限来管理您的部分资源。

返回到历史集群列表页面，用户可使用如下按钮进行操作，参考下列表格查看按钮说明。

表 4-19 按钮说明

按钮	说明
	单击  ，手动刷新节点信息。
	在搜索框中输入集群名称或ID，单击  ，搜索集群。

5 管理集群

5.1 登录集群

5.1.1 MRS 集群节点简介

MRS集群由多个弹性云服务器节点组成，根据节点的不同规格，系统以节点组的方式进行管理，不同的节点组一般选用不同的云服务器规格。根据节点上部署的组件角色的不同，集群内的节点类型可分为Master节点、Core节点、Task节点，具体功能说明如表5-1所示。

表 5-1 集群节点分类

节点类型	功能
Master节点	<p>MRS集群管理节点，负责管理和监控集群。在MRS管理控制台选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名，进入集群信息页面。在“节点管理”中查看节点名称，名称中包含“master1”的节点为Master1节点，名称中包含“master2”的节点为Master2节点。</p> <p>Master节点可以通过弹性云服务器界面的VNC方式登录，也可以通过SSH方式登录，并且Master节点可以免密码登录到Core节点。</p> <p>系统自动将Master节点标记为主备管理节点，并支持MRS集群管理的高可用特性。如果主管理节点无法提供服务，则备管理节点会自动切换为主管理节点并继续提供服务。</p> <p>查看Master1节点是否为主管理节点，请参见如何确认主备管理节点。</p>
Core节点	<p>MRS集群工作节点，负责处理和分析数据，并存储过程数据。</p> <p>在MRS集群详情的“节点管理”页面，节点类型包含“Core”的节点组所包含的节点为Core节点。</p>

节点类型	功能
Task节点	计算节点，集群计算资源不足时通过配置弹性伸缩策略实现自动扩缩容。 在MRS集群详情的“节点管理”页面，节点类型为“Task”的节点组所包含的节点为Task节点。 如果数据节点组内除基础必选角色外仅部署了NodeManager（Yarn）角色或Supervisor（Storm）角色，则该节点组为Task类型节点组。

MRS集群节点支持用户远程登录，远程登录包含界面登录和SSH登录两种方式：

- 界面登录：直接通过弹性云服务器管理控制台提供的远程登录功能，登录到集群Master节点的Linux界面。
- SSH登录：仅适用于Linux弹性云服务器。您可以使用远程登录工具（例如PuTTY），登录弹性云服务器。此时，需要该弹性云服务器绑定弹性IP地址。

Master节点申请和绑定弹性IP，请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

可以使用密钥方式也可以使用密码方式登录Linux弹性云服务器。

须知

当您使用密钥方式访问集群节点，需要以root用户登录，详细步骤请参见[登录弹性云服务器（SSH密钥方式）](#)。

当您使用密码方式访问集群节点，详细步骤请参见[登录弹性云服务器（SSH密码方式）](#)。

5.1.2 登录集群节点

本章节介绍如何使用弹性云服务器管理控制台上提供的远程登录（VNC方式）和如何使用密钥或密码方式（SSH方式）登录MRS集群中的节点，远程登录主要用于紧急运维场景，远程登录弹性云服务器进行相关维护操作。其他场景下，建议用户采用SSH方式登录。

说明

如果需要使用SSH方式登录集群节点，需要在集群的安全组规则中手动添加入方向规则：其中源地址为“客户端IPV4地址/32(或者客户端IPV6地址/128)”，端口为22。

登录弹性云服务器（VNC方式）

- 步骤1** 登录MapReduce服务管理控制台。
- 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。
- 步骤3** 在“节点管理”页签单击Master节点组中某一Master节点名称，登录到弹性云服务器管理控制台。

步骤4 单击右上角的“远程登录”。

步骤5 根据界面提示，输入Master节点的用户名和密码。

1. 创建集群时登录方式选择了“密码”。此时，你需要输入的用户名、密码分别是root和创建集群时设置的密码。
2. 创建集群时登录方式选择了密钥对，则使用如下方式登录：
 - a. 创建集群成功后，参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”为集群的Master节点绑定一个弹性IP地址。
 - b. 使用root用户名和密钥文件，SSH方式远程登录Master节点。
 - c. 执行**passwd root**命令，设置root用户密码。
 - d. 设置成功后，返回界面登录方式，输入root用户名和**步骤5.2.c**设置的密码，登录节点。

----结束

登录弹性云服务器（SSH 密钥方式）

本地使用Windows操作系统

如果您本地使用Windows操作系统登录Linux弹性云服务器，可以按照下面方式登录弹性云服务器。下面步骤以PuTTY为例。

1. 登录MapReduce服务管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面。
3. 在“节点管理”页签单击Master节点组中某一Master节点名称，登录到弹性云服务器管理控制台。
4. 选择“弹性公网IP”页签，单击“绑定弹性IP”为弹性云服务器绑定一个弹性公网IP并记录该IP地址，若已绑定弹性公网IP请跳过该步骤。
5. 判断私钥文件是否为.ppk格式。
 - 是，执行**10**。
 - 否，执行**6**。
6. 运行PuTTY。
7. 在“Actions”区域，单击“Load”，并导入创建弹性云服务器时使用的密钥对的私钥文件。
导入时注意确保导入的格式要求为“All files (*.*)”。
8. 单击“Save private key”。
9. 保存转化后的私钥到本地。例如：kp-123.ppk。
10. 运行PuTTY。
11. 选择“Connection > data”，在Auto-login username处输入镜像的用户名。


说明

集群节点镜像的用户名是root。

12. 选择“Connection > SSH > Auth”，在最下面一个配置项“Private key file for authentication”中，单击“Browse”，选择**9**转化的密钥。
13. 单击“Session”。

- a. Host Name (or IP address): 输入弹性云服务器所绑定的弹性公网IP。
- b. Port: 输入 22。
- c. Connection Type: 选择 SSH。
- d. Saved Sessions: 任务名称, 在下次使用putty时就可以单击保存的任务名称, 即可打开远程连接。

图 5-1 单击“Session”



14. 单击“Open”登录云服务器。

如果首次登录云服务器, PuTTY会显示安全警告对话框, 询问是否接受服务器的安全证书。单击“是”将证书保存到本地注册表中。

本地使用Linux操作系统

如果您本地使用Linux操作系统登录Linux弹性云服务器, 可以按照下面方式登录。下面步骤以私钥文件以kp-123.pem为例进行介绍。

1. 在您的linux计算机的命令中执行如下命令, 变更权限。

```
chmod 400 /path/kp-123.pem
```

📖 说明

上述令的path为密钥文件的存放路径。

2. 执行如下命令, 登录弹性云服务器。

```
ssh -i /path/kp-123.pem 默认用户名@弹性公网IP
```

假设Linux弹性云服务器的默认用户名是root, 弹性公网IP为123.123.123.123, 则命令如下:


```
ssh -i /path/kp-123.pem root@123.123.123.123
```

说明

- path为密钥文件的存放路径。
- 弹性公网IP地址为弹性云服务器绑定的弹性公网IP地址。
- 集群节点镜像的用户名是root。

登录弹性云服务器（SSH 密码方式）

本地使用Windows操作系统

如果本地主机为Windows操作系统，可以按照下面方式登录弹性云服务器。下面步骤以PuTTY为例。

步骤1 登录MapReduce服务管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面。

步骤3 在“节点管理”页签单击Master节点组中某一Master节点名称，登录到弹性云服务器管理控制台。


步骤4 选择“弹性公网IP”页签，单击“绑定弹性IP”为弹性云服务器绑定一个弹性公网IP并记录该IP地址，若已绑定弹性公网IP请跳过该步骤。

步骤5 运行PuTTY。

步骤6 单击“Session”。

1. Host Name (or IP address): 输入弹性云服务器所绑定的弹性公网IP。
2. Port: 输入 22。
3. Connection Type: 选择 SSH。
4. Saved Sessions: 任务名称，在下次使用PuTTY时就可以单击保存的任务名称，即可打开远程连接。

图 5-2 单击 Session



步骤7 单击“Window”，在“Translation”下的“Remote character set:”选择“UTF-8”。

步骤8 单击“Open”登录云服务器。

如果首次登录云服务器，PuTTY会显示安全警告对话框，询问是否接受服务器的安全证书。单击“是”将证书保存到本地注册表中。

步骤9 建立到云服务器的SSH连接后，根据提示输入用户名和密码登录弹性云服务器。

说明

用户名、密码分别是root和创建集群时设置的密码。

----结束

本地使用Linux操作系统

如果本地主机为Linux操作系统，您可以参考**步骤1~步骤4**为弹性云服务器绑定弹性公网IP后，在计算机的命令行中运行如下命令登录弹性云服务器：**ssh 弹性云服务器绑定的弹性公网IP**

5.1.3 如何确认主备管理节点

操作场景

部分运维操作的脚本与命令需要或只支持在主管管理节点上运行。用户可以通过登录Master节点或登录Manager确认集群的主备管理节点（即主备OMS节点）。

在主备模式下，由于Master1和Master2之间会切换，Master1节点不一定是Manager的主管理节点。

通过执行脚本确定主备管理节点

步骤1 确认MRS集群的Master节点。

1. 登录MapReduce服务管理控制台，选择“集群列表 > 现有集群”，单击待操作集群名称，进入集群信息页面。
2. 单击“节点管理”查看Master节点名称，名称中包含“master1”的节点为Master1节点，名称中包含“master2”的节点为Master2节点。

步骤2 确认Manager的主备管理节点。

1. 远程登录Master1节点，请参见[登录集群节点](#)。

Master节点支持Cloud-Init特性，Cloud-init预配置的用户名“root”，密码为创建集群时设置的密码。

2. 执行以下命令切换用户。

```
sudo su - root
```

```
su - omm
```

3. 执行以下命令确认主备管理节点：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh
```

回显信息中“HAActive”参数值为“active”的节点为主管理节点（如下例中“mgtomsdat-sh-3-01-1”为主管理节点），参数值为“standby”的节点为备管理节点（如下例中“mgtomsdat-sh-3-01-2”为备管理节点）。

```
Ha mode
double
NodeName      HostName      HAVersion     StartTime     HAActive
HAAllResOK    HARunPhase
192-168-0-30  mgtomsdat-sh-3-01-1  V100R001C01  20xx-11-18 23:43:02
active        normal        Activated
192-168-0-24  mgtomsdat-sh-3-01-2  V100R001C01  20xx-11-21 07:14:02
standby       normal        Deactivated
```

说明

如果当前登录的Master1节点是备管理节点，且需要登录到主管理节点时，请执行以下命令：

```
ssh Master2节点IP地址
```

----结束

在 Manager 查看主备管理节点

步骤1 登录Manager页面，具体操作请参考[访问FusionInsight Manager](#)。

步骤2 单击“主机”，进入主机页面。

步骤3 查看并记录主备管理节点IP。

主机

<input type="button" value="添加"/>	<input type="button" value="更多"/>	<input type="button" value="导出全部"/>	
<input type="checkbox"/> 主机名称	管理IP	业务IP	运行状态
<input type="checkbox"/> 1			● 良好
<input type="checkbox"/> 2			● 良好
<input type="checkbox"/> 3			● 良好
<input type="checkbox"/> ★ 7			● 良好
<input type="checkbox"/> ★ 8			● 良好
<input type="checkbox"/> 9			● 良好

- 主机名称前带有★表示主管理节点（主OMS节点），查看对应主机行的“管理IP”，即为对应节点IP。
- 主机名称前带有☆表示备管理节点（备OMS节点），查看对应主机行的“管理IP”，即为对应节点IP。

----结束

5.2 集群概览

5.2.1 集群列表简介

通过概览信息可以快速查看所有集群和作业的状态，您也可以通过MRS控制台左侧导航的“帮助”中获取MRS相关帮助文档。

MRS用于海量数据的管理和分析，MRS使用简单，用户创建好一个集群，在集群内可新增MapReduce、Spark和Hive等作业，对用户数据进行分析 and 处理。数据处理完成后，采用SSL加密传输数据至OBS，保证数据的完整性和机密性。

集群状态

登录MRS管理控制台，可在现有集群列表的“状态”列查看已有集群的状态，可在状态筛选框中勾选集群状态查看指定集群，MRS集群可筛选状态如表5-2所示。

表 5-2 集群状态说明

状态	说明
启动中	集群正在创建，则其状态为“启动中”。
运行中	集群创建成功且运行正常，则其状态为“运行中”。
扩容中	集群Master节点、Core节点或者Task节点正在扩容，则其状态为“扩容中”。 说明 如果集群扩容失败，用户可重新进行扩容操作。

状态	说明
缩容中	当对集群节点进行缩容、弹性缩容、变更OS和重装OS的操作时，被变更的集群节点正在删除，则其状态为“缩容中”。
异常	集群中部分组件状态异常，导致集群异常，则其状态为“异常”。
删除中	在集群现有列表单击“删除”按钮并确认后，集群节点正在删除中，则集群状态为“删除中”。
故障节点修复中	集群中故障的节点正在修复，则其状态为“故障节点修复中”。

作业状态

登录MRS的管理控制台后，用户在MRS集群中执行的作业包含的状态如表5-3所示。

表 5-3 作业状态说明

状态	说明
已接受	作业提交成功后的初始状态。
运行中	作业执行过程中，则其状态为“运行中”。
已完成	作业执行完成，并且执行成功，则其状态为“已完成”。
已终止	作业执行过程中，停止执行，则其状态为“已终止”。
异常	作业执行过程中报错，或者作业执行完成，但执行失败，则其状态为“异常”。

5.2.2 查看集群状态

集群列表显示MRS所有的集群，集群数量较多时，可采用翻页显示，您可以查看任何状态下的集群。

MRS作为一个海量数据管理和分析平台，数据处理能力在PB级以上。MRS支持创建多个集群，集群创建数量受弹性云服务器数量限制。

集群列表默认按时间顺序排列，时间最近的集群显示在最前端。集群列表参数说明如表5-4所示。





- 现有集群：包括除了“失败”和“已删除”状态以外的所有集群。
- 历史集群：仅包含“已删除”的集群，目前界面只显示6个月内创建且已删除的集群，若需要查看6个月以前删除的集群，请联系支持人员。
- 失败任务管理：仅包含“失败”状态的任务。可以在“现有集群”页面单击查看。

表 5-4 集群列表参数

参数	参数说明
名称/ID	集群的名称，创建集群时设置。集群的ID是集群的唯一标识，创建集群时系统自动赋值，不需要用户设置。 <ul style="list-style-type: none">：修改集群名称。：复制集群ID。
集群版本	集群的版本号。
集群类型	显示创建集群的类型。
节点数	集群部署的节点个数，创建集群时设置。
状态	集群状态、进度信息。 创建集群进度包括： <ul style="list-style-type: none">Verifying cluster parameters: 校验集群参数中Applying for cluster resources: 申请集群资源中Creating VMs: 创建虚拟机中Initializing VMs: 初始化虚拟机中Installing MRS Manager: 安装MRS Manager中Deploying the cluster: 部署集群中Cluster installation failed: 集群安装失败 扩容集群进度包括： <ul style="list-style-type: none">Preparing for cluster expansion: 准备扩容中Creating VM: 创建虚拟机中Initializing VM: 初始化虚拟机中Adding node to the cluster: 节点加入集群中Cluster expansion failed: 集群扩容失败 缩容集群进度包括： <ul style="list-style-type: none">Preparing for cluster shrink: 正在准备缩容Decommissioning instance: 实例退服中Deleting VM: 删除虚拟机中Deleting node from the cluster: 从集群删除节点中Cluster shrink failed: 集群缩容失败 集群安装、扩容、缩容失败，会显示失败的原因，详情请参见表 4-6。
创建时间	集群节点创建成功时间。仅“历史集群”会显示此参数。
删除时间	集群节点停止时间，也是集群节点开始删除时间。仅“历史集群”会显示此参数。
可用区	集群工作区域下的可用区，创建集群时设置。

参数	参数说明
企业项目	集群所属的企业项目。
操作	<ul style="list-style-type: none"> 删除：如果作业执行结束后不需要集群，可以单击“删除”，集群状态由“运行中”更新为“删除中”，待集群删除成功后，集群状态更新为“已删除”，并且显示在“历史集群”中。当MRS集群部署失败时，集群会被自动删除。仅“现有集群”会显示此参数。 <p>说明 一般在数据完成分析和存储后或集群异常无法提供服务时才执行删除操作。如果数据没有完成处理分析，删除集群会导致数据丢失，请谨慎操作。</p>

表 5-5 按钮说明

按钮	说明
	在下拉框中选择企业项目，筛选对应集群。
	在下拉框中选择集群状态，筛选对应状态的集群。 <ul style="list-style-type: none"> 所有状态 启动中 运行中 扩容中 缩容中 异常 删除中 故障节点修复中
	选择“集群列表 > 现有集群”，单击  进入“失败任务管理”页面。  Num: 表示“失败”状态的任务数。
	在搜索框中输入集群名称或ID，单击  ，搜索集群。
标签搜索	单击“标签搜索”输入待查询集群的标签，然后单击“搜索”搜索对应集群。 标签键或标签值可以通过下拉列表中选择，当标签键或标签值全匹配时，系统可以自动查询到目标集群。当有多个标签条件时，会取各个标签的交集，进行集群查询。
	单击  ，手动刷新现有集群列表。

5.2.3 查看集群基本信息

集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名，进入集群详情页面，查看集群的基本配置信息、部署的节点信息。

在集群详情页面选择“概览”，参考表5-6、表5-7、表5-8、表5-9查看集群详情概览信息参数说明。

表 5-6 基本信息



参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。单击  可对集群名称进行修改。
集群状态	集群状态信息，请参见表5-2。
集群版本	MRS版本信息。
集群类型	支持以下集群类型： <ul style="list-style-type: none">● 分析集群：用来做离线数据分析，提供的是Hadoop体系的组件。● 流式集群：用来做流处理任务，提供的是流式处理组件。● 混合集群：既可以用来做离线数据分析，也可以用来做流处理任务，提供的是Hadoop体系的组件和流式处理组件。● 自定义：全量自定义组件组合的MRS集群。
集群ID	集群的唯一标识，创建集群时系统自动赋值，不需要用户设置。
创建时间	显示集群创建的时间。
可用区	集群工作区域下的可用区，创建集群时设置。
Kerberos认证	登录Manager管理页面时是否启用Kerberos认证。
企业项目	集群所属的企业项目，仅现有集群列表支持单击企业项目名称进入对应项目的企业项目管理页面。

表 5-7 网络信息

参数	参数说明
默认生效子网	子网信息，创建集群时所选。 当子网IP不足时，单击“切换子网”切换到当前集群相同VPC下的其他子网，实现可用子网IP的扩充。切换子网不会影响当前已有节点的IP地址和子网。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。


参数	参数说明
虚拟私有云	VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。
弹性公网IP	通过将弹性公网IP与MRS集群绑定，实现使用弹性公网IP访问Manager的目的。当确认不再需要绑定EIP时，单击“解绑”将解绑与该集群绑定的可信任弹性公网IP，解绑后将无法从该IP访问MRS Manager页面。 说明 在为集群Manager绑定了EIP后，通常不建议用户进行解绑，以免影响其他用户正常访问集群的Manager管理界面。
安全组	集群的安全组名称。

表 5-8 运维管理

参数	参数说明
集群管理页面	Manager页面入口。 具体请参见 访问FusionInsight Manager
IAM用户同步	可以将IAM侧用户（包含联邦用户）信息同步至MRS集群，用于集群管理。具体请参见 IAM用户同步MRS说明 。 说明 集群详情页的“组件管理”、“租户管理”和“备份恢复”页签需要同步用户后方可使用。 登录用户为联邦用户时，仅支持同步当前已登录的用户信息。
数据连接	单击“单击管理”，查看集群关联的数据连接类型，具体请参考 配置数据连接 。
委托	单击“管理委托”，为集群绑定或修改委托。 通过绑定委托，您可以将部分资源共享给ECS或BMS云服务来管理，例如通过配置ECS委托可自动获取AK/SK访问OBS，具体请参见 配置存算分离集群（委托方式） 。 MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY 委托拥有对象存储服务的OBS OperateAccess权限和在集群所在区域拥有CES FullAccess（对开启细粒度策略的用户）、CES Administrator和KMS Administrator权限。
OBS权限控制	单击“单击管理”，修改MRS用户与OBS权限的映射关系，具体请参考 配置MRS多用户访问OBS细粒度权限 。
日志记录	用于收集集群创建失败及扩缩容失败的日志。
通讯安全授权	展示安全授权状态，通过  可关闭和开启安全授权。关闭安全授权属于高危操作，请谨慎处理。详细信息请参考 授权安全通信 。

在集群详情页面选择“节点管理”，参考[表5-9](#)查看集群节点信息参数说明。

表 5-9 节点信息


参数	参数说明
配置Task节点	用于增加Task节点，请参见 添加Task节点 的相关任务。 该操作仅适用于分析集群、流试集群和混合集群。
新增节点组	仅适用于自定义集群，用于增加节点组，请参见 添加节点组 。
节点组名称	集群节点组名称。
节点类型	节点类型： <ul style="list-style-type: none">• Master：集群主节点，负责管理集群，协调将MapReduce可执行文件分配到核心节点。此外，还会跟踪每个作业的执行状态，监控DataNode的运行状况。• Task类型节点组是指仅部署了不存储数据的数据角色的节点组，主要包含：NodeManager、ThriftServer、Thrift1Server、RESTServer、Supervisor、Logviewer、HBaseIndexer、TagSync。• 如果节点组内除以上角色外还部署了其他角色，则该节点组为Core类型节点组。 单击节点组名称前方的  ，显示该节点组包含的节点，单击节点名称，使用创建集群时配置的密码或者密钥对远程登录弹性云服务器。节点参数说明请参见 管理组件和主机监控 。
节点数	对应节点组中包含的节点数量。
操作	<ul style="list-style-type: none">• 扩容：请参见扩容集群。• 缩容：请参见缩容集群。• 删除：删除节点组时，节点组内的节点个数必须为0。• 查看角色信息：可查看所在节点组部署的角色信息。仅适用于3.x及之后版本的自定义集群。

5.2.4 管理组件和主机监控

用户在日常使用中，可以在MRS管理所有组件（含角色实例）和主机的状态及指标信息：

- 状态信息，包括运行、健康、配置及角色实例状态统计。
- 指标信息，各组件的主要监控指标项。

📖 说明

- 用户可以选择页面自动刷新闻隔的设置，也可以单击  马上刷新。
- 组件管理支持三种参数值：
 - “每30秒刷新一次”：刷新闻隔30秒。
 - “每60秒刷新一次”：刷新闻隔60秒。
 - “停止”：停止刷新。

前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

操作方法

管理组件监控

📖 说明

MRS Manager操作，请参考[访问FusionInsight Manager](#)操作。

步骤1 在MRS集群详情页面，单击“组件管理”。

- 服务操作状态描述如[表5-10](#)所示。

表 5-10 服务操作状态

状态	描述
已启动	服务已启动。
已停止	服务已停止。
启动失败	用户启动操作失败。
停止失败	用户停止操作失败。
未知	后台系统重启后，服务的初始状态。

- 服务健康状态如[表5-11](#)所示。

表 5-11 服务健康状态

状态	描述
良好	该服务中所有角色实例正常运行。
故障	至少一个角色实例运行状态为“故障”或被依赖的服务状态不正常。
未知	该服务中所有角色实例状态为“未知”。
正在恢复	后台系统正在尝试自动启动服务。

状态	描述
亚健康	该服务所依赖的服务状态不正常，异常服务的相关接口无法被外部调用。

- 服务配置状态如表5-12所示。

表 5-12 服务配置状态

状态	描述
已同步	系统中最新的配置信息已生效。
配置超期	参数修改后，最新的配置未生效。需重启相应服务生效最新配置信息。
配置失败	参数配置过程中出现通信或读写异常。尝试使用“同步配置”恢复。
配置中	参数配置进行中。
未知	无法获取当前配置状态。

步骤2 单击列表中指定服务名称，查看服务状态及指标信息。

步骤3 定制、查看监控图表。

1. 在“图表”区域框中，单击“定制”自定义服务监控指标。
2. 在“时间区间”选择查询时间，单击“查看”显示该时间段内的监控数据。

----结束

管理角色实例监控

步骤1 在MRS集群详情页面，单击“组件管理”，在组件列表中单击服务指定名称。

步骤2 单击“实例”，查看角色状态。

角色实例列表中包含实例信息的角色、主机名、管理IP、业务IP、机架、运行状态及配置状态。

- 角色实例的运行状态如表5-13所示。

表 5-13 角色实例运行状态

状态	描述
良好	表示实例当前运行正常。
故障	表示实例当前无法正常工作。
已退服	表示实例处于退服状态。
未启动	表示实例已停止。

状态	描述
未知	表示实例的初始状态信息无法检测。
正在启动	表示实例正在执行启动过程。
正在停止	表示实例正在执行停止过程。
正在恢复	表示实例可能存在异常正在自动修复。
正在退服	表示实例正在执行退服过程。
正在入服	表示实例正在执行入服过程。
启动失败	表示实例启动操作失败。
停止失败	表示实例停止操作失败。

- 角色实例的配置状态如表5-14所示。

表 5-14 角色实例配置状态

状态	描述
已同步	系统中最新的配置信息已生效。
配置超期	参数修改后，最新的配置未生效。需重启相应服务生效最新配置信息。
配置失败	参数配置过程中出现通信或读写异常。尝试使用“同步配置”恢复。
配置中	参数配置进行中。
未知	无法获取当前配置状态。

默认以“角色”列按升序排列，单击**角色**、**主机名**、**管理IP**、**业务IP**、**机架**、**运行状态**或**配置状态**可修改排列方式。

支持在“角色”筛选相同角色的全部实例。

单击“高级搜索”，在角色搜索区域中设置搜索条件，单击“搜索”，查看指定的角色信息。单击“重置”清除输入的搜索条件。支持模糊搜索条件的部分字符。

步骤3 单击列表中指定角色实例名称，查看角色实例状态及指标信息。

步骤4 定制、查看监控图表。

- 在“图表”区域框中，单击“定制”自定义服务监控指标。
- 在“时间区间”选择查询时间，单击“查看”显示该时间段内的监控数据。

----结束

管理主机监控

步骤1 在MRS集群详情页面，单击“节点管理”并展开节点组信息，查看所有主机状态。

主机列表中包括节点名称/资源ID、IP、状态、规格、云硬盘、可用区等信息。

- 主机操作状态如表5-15所示。


表 5-15 主机操作状态

状态	描述
正常	主机及主机上的服务角色正常运行。
已隔离	主机被用户隔离，主机上的服务角色停止运行。

- 主机健康状态描述如表5-16所示。

表 5-16 主机健康状态

状态	描述
良好	主机心跳检测正常。
故障	主机心跳超时未上报。
未知	执行添加操作时，主机的初始状态。

默认以“节点名称”列按升序排列，单击参数指标后的可修改排列方式。

步骤2 单击列表中指定的节点名称，查看单个节点状态及指标。

----结束

5.3 查看和定制集群监控指标

MRS支持将集群中所有部署角色的节点，按管理节点、控制节点和数据节点进行分类，分别计算关键主机监控指标在每类节点上的变化趋势，并在报表中按用户自定义的周期显示分布曲线图。如果一个主机属于多类节点，那么对应的指标将被统计多次。

该任务指导用户了解MRS集群的概览、及在MRS查看、自定义与导出节点监控指标报表。

说明

集群指标监控采用周期性监控，历史监控平均周期约为5分钟。

1. 登录MRS控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。
3. 在“概览”页签的单击“IAM用户同步”右侧的“单击同步”进行IAM用户同步。
4. 用户同步完成后即可在页面右侧查看到集群的监控指标报表。
5. 在时间区间选择需要查看监控数据的时间段。可供选择的选项如下：
 - 近1小时
 - 近3小时

- 近12小时
 - 近24小时
 - 近7天
 - 近1个月
 - 自定义：在时间范围内自行选择需要查看的时间。
6. 自定义监控指标报表。
- a. 单击“定制”，勾选需要显示的监控指标。
 - b. 单击“确定”保存并显示所选指标。

说明

单击“清除”可批量取消全部选中的指标项。

5.4 集群运维

5.4.1 导入导出数据

用户通过“文件管理”页面可以在分析集群进行文件夹创建、删除，文件导入、导出、删除操作，暂不支持文件创建功能。流式集群暂不支持在界面使用“文件管理”功能。开启Kerberos认证的集群中，根目录下的文件夹有权限限制，如需对其进行读写，请参考[角色管理](#)内容添加拥有对应文件夹权限的角色，再请参考[创建用户](#)修改提交作业用户所属的用户组，将新增的组件角色加入到该用户组中。

背景信息

MRS集群处理的数据源来源于OBS或HDFS，HDFS是Hadoop分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），OBS即对象存储服务，是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。MRS可以直接处理OBS中的数据，客户可以基于管理控制台Web界面和OBS客户端对数据进行浏览、管理和使用，同时可以通过REST API接口方式单独或集成到业务程序进行管理和访问数据。

用户创建作业前需要将本地数据上传至OBS系统，MRS使用OBS中的数据进行计算分析。MRS也支持将OBS中的数据导入至HDFS中，使用HDFS中的数据进行计算分析。数据完成处理和分析后，您可以将数据存储于HDFS中，也可以将集群中的数据导出至OBS系统。需要注意，HDFS和OBS也支持存储压缩格式的数据，目前支持存储bz2、gz压缩格式的数据。

导入数据

MRS目前只支持将OBS上的数据导入至HDFS中。上传文件速率会随着文件大小的增大而变慢，适合数据量小的场景下使用。

支持导入文件和目录，操作方法如下：

1. 登录MRS管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名进入集群信息页面。
3. 单击“文件管理”，进入“文件管理”页面。
4. 选择“HDFS文件列表”。

5. 进入数据存储目录，如“bd_app1”。
“bd_app1”目录仅为示例，可以是界面上的任何目录，也可以通过“新建”创建新的文件夹。
新建文件夹时需要满足以下要求：
 - 文件夹名称小于等于255字符。
 - 不允许为空。
 - 不能包含：/*? "<>| \;&,'!{} []\$%+特殊字符。
 - 不能以“.”开头或结尾。
 - 开头和末尾的空格会被忽略。
6. 单击“导入数据”，正确配置HDFS和OBS路径。配置OBS或者HDFS路径时，单击“浏览”并选择文件目录，然后单击“是”。
 - OBS路径
 - 必须以“obs://”开头。
 - 不支持导入KMS加密的文件或程序。
 - 不支持导入空的文件夹。
 - 目录和文件名称可以包字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*? \特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - OBS全路径长度小于等于255字符。
 - HDFS路径
 - 默认以“/user”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*? \特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - HDFS全路径长度小于等于255字符。
7. 单击“确定”。
文件上传进度可在“文件操作记录”中查看。MRS将数据导入操作当做Distcp作业处理，也可在“作业管理”中查看Distcp作业是否执行成功。

导出数据

数据完成处理和分析后，您可以将数据存储存储在HDFS中，也可以将集群中的数据导出至OBS系统。

支持导出文件和目录，操作方法如下：

1. 登录MRS管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名进入集群基本信息页面。
3. 单击“文件管理”，进入“文件管理”页面。

4. 选择“HDFS文件列表”。
5. 进入数据存储目录，如“bd_app1”。
6. 单击“导出数据”，配置OBS和HDFS路径。配置OBS或者HDFS路径时，单击“浏览”并选择文件目录，然后单击“是”。
 - OBS路径
 - 必须以“obs://”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - OBS全路径长度小于等于255字符。
 - HDFS路径
 - 默认以“/user”开头。
 - 目录和文件名称可以包含字母、数字、中划线和下划线，但不能包含|&>,<'\$*?\\特殊字符。
 - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
 - HDFS全路径长度小于等于255字符。

说明

当导出文件夹到OBS系统时，在OBS路径下，将增加一个标签文件，文件命名为“folder name_\$folder\$”。请确保导出的文件夹为非空文件夹，如果导出的文件夹为空文件夹，OBS无法显示该文件夹，仅生成一个命名为“folder name_\$folder\$”的文件。

7. 单击“确定”。

文件上传进度可在“文件操作记录”中查看。MRS将数据导出操作当做Distcp作业处理，也可在“作业管理”中查看Distcp作业是否执行成功。

查看文件操作记录

通过MRS管理控制台导入和导出数据时，可在“文件管理 > 文件操作记录”查看数据导入、导出进度。

文件操作记录参数说明如[表5-17](#)所示。

表 5-17 文操作记录参数说明

Parameter	Description
创建时间	数据导入或导出任务的创建时间。
源目录	数据的源路径。 <ul style="list-style-type: none">• 数据导入时“源目录”为OBS路径• 数据导出时“源目录”为HDFS路径

Parameter	Description
目标目录	数据的目标路径。 <ul style="list-style-type: none">数据导入时“目标目录”为HDFS路径数据导出时“目标目录”为OBS路径
状态	数据导入或导出操作的状态。 <ul style="list-style-type: none">已提交已接受运行中已完成已终止异常
持续时间（分钟）	数据导入或导出操作的总时间。 单位：分钟
执行结果	数据导入或导出操作的结果。 <ul style="list-style-type: none">成功失败终止未定
操作	查看日志：查看文件操作日志。

5.4.2 切换集群子网

MRS支持当子网IP不足时，切换子网到当前集群相同VPC下的其他子网，实现可用子网IP的扩充。切换子网不会影响当前已有节点的IP地址和子网。

如需对网络ACL出规则进行配置请参考[如何配置网络ACL出规则？](#)。

未关联网络 ACL 时切换子网

步骤1 登录MRS控制台。

步骤2 单击集群名称进入集群详情页。

步骤3 在“默认生效子网”右侧单击“切换子网”。

步骤4 选择待切换子网，并单击“确定”完成切换。

若没有可用子网，请单击“创建子网”进入VPC控制台创建子网后，再在此处引用。

----结束

关联网络 ACL 时切换子网

步骤1 登录MRS控制台，单击集群名称进入集群详情页。

步骤2 在MRS集群详情页，查看“虚拟私有云”。

步骤3 进入VPC控制台，在左侧导航处选择“虚拟私有云”，获取**步骤2**中查询的“虚拟私有云”对应的“IPv4网段”。

图 5-3 获取 IPv4 网段地址




步骤4 在VPC控制台左侧导航处选择“访问控制 > 网络ACL”，单击MRS集群默认生效子网和切换后子网关联的网络ACL名称，选择“入方向规则”页签。

说明

若集群的默认生效子网和切换后子网均关联网络ACL，则两个子网关联的网络ACL中均需参考**步骤5-步骤7**增加入方向规则。

图 5-4 网络 ACL



步骤5 在第一条规则的“操作”列，选择“更多 > 向前插规则”。

步骤6 添加网络ACL规则，其中“策略”选择“允许”，“源地址”填入**步骤3**中获取的“虚拟私有云”对应的“IPv4网段”，其他值保持默认即可。

步骤7 单击“确定”完成网络ACL规则添加。

说明

如果您不想放开VPC对应的全部IPv4网段的规则，请参考**步骤8-步骤12**添加切换前后两个子网对应的IPv4网段地址。若已完成VPC对应IPv4网段的规则添加，则无需执行**步骤8-步骤12**的操作。

步骤8 登录MRS控制台。

步骤9 单击集群名称进入集群详情页。

步骤10 在“默认生效子网”右侧单击“切换子网”。

步骤11 获取“默认生效子网”和待切换子网对应的IPv4网段。

须知

此时请勿单击切换子网的“确定”按钮，否则默认生效子网将更新为切换后的子网，切换前的子网不易查询，请谨慎操作。

步骤12 参考**步骤4-步骤7**添加“默认生效子网”和待切换子网的IPv4网段地址到切换前后子网绑定的网络ACL入方向规则中。

步骤13 登录MRS控制台。

步骤14 单击集群名称进入集群详情页。

步骤15 在“默认生效子网”右侧单击“切换子网”。

步骤16 选择待切换子网，并单击“确定”完成切换。

----结束

如何配置网络 ACL 出规则？

- 方案一：

放通网络ACL所有出站流量，此方案能保证集群正常创建与使用，优先建议使用此方案。

- 方案二：

放通保证集群创建成功的最小出规则，此方案可能在后续使用中因出方向规则遗漏导致集群使用问题，不建议使用方案。若出现集群使用问题请联系运维人员支撑处理。

配置示例：参照方案一中示例，配置策略为“允许”，目的地址为通信安全授权地址、NTP、OBS、Openstack及DNS地址的出方向规则。

5.4.3 配置消息通知

MRS联合消息通知服务(SMN)，采用主题订阅模型，提供一对多的消息订阅以及通知功能，能够实现一站式集成多种推送通知方式（短信和邮件通知）。

操作场景

在MRS管理控制台，按照集群维度，在集群信息页面的告警页签中能够提供选择是否使能通知服务，只有对应集群开关开启以后，才能实现以下场景的功能：

- 在用户订阅了通知服务之后，当集群出现扩容成功/失败、缩容成功/失败、删除成功/失败、弹性升缩成功/失败的场景下，由MRS管理面通过邮件或短信方式通知对应用户。
- 管理面检查大数据集群的告警信息，如果大数据集群的告警信息影响到服务的使用，其告警级别达到致命时，则发送信息通知给对应租户。
- 在用户集群的ECS机器被删除、关机、修改规格、重启、更新OS的行为，会导致大数据集群异常，当检测到用户的虚拟机出现以上状态的时候，发送通知给对应用户。

创建主题

主题是消息发布或客户端订阅通知的特定事件类型。它作为发送消息和订阅通知的信道，为发布者和订阅者提供一个可以相互交流的通道。

1. 登录管理控制台。
2. 单击“服务列表”选择“管理与监管 > 消息通知服务”。
进入消息通知服务页面。
3. 在左侧导航栏，选择“主题管理 > 主题”。
进入主题页面。
4. 在主题页面，单击“创建主题”，开始创建主题。
此时将显示“创建主题”对话框。
5. 在“主题名称”框中，输入主题名称，在“显示名”框中输入相关描述。
6. 在“企业项目”中选择已有的项目，或者单击“新建企业项目”，在“企业项目管理”界面创建好企业项目后再进行添加。
7. 在“标签”填写“标签键”和“标签值”，用于标识云资源，可对云资源进行分类和搜索。

向主题添加订阅

要接收发布至主题的消息，您必须添加一个订阅终端节点到该主题。消息通知服务会发送一条订阅确认的消息到订阅终端，订阅确认的消息将在48小时内有效。如果订阅者在48小时之内确认订阅，将会收到推送至主题的消息。如果订阅者在48小时之内没有确认订阅，则需要再次给订阅者发送订阅确认的消息。

1. 登录管理控制台。
2. 选择“管理与监管 > 消息通知服务”。
进入消息通知服务页面。
3. 在左侧导航栏，选择“主题管理 > 主题”。
进入主题页面。
4. 在主题列表中，选择您要向其添加订阅者的主题，在右侧“操作”栏单击“添加订阅”。
此时将显示“添加订阅”对话框。
其中：协议参数选项为“短信”、“邮件”、FunctionGraph（函数）HTTP、HTTPS。
订阅终端参数为订阅的终端地址，短信、邮件终端支持批量输入，批量添加时，每个终端地址占一行。最多可输入10个终端。
5. 单击“确定”。

新增订阅将显示在页面下方的订阅列表中。

向订阅者发送消息

1. 登录MRS管理控制台。
2. 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
3. 单击“告警管理”。

4. 选择“消息订阅规则 > 添加消息订阅规则”，进入添加消息订阅页面。
5. 配置消息订阅规则相关参数。

表 5-18 消息订阅规则参数说明

参数	说明
规则名称	用户自定义发送订阅消息的规则名称，只能包含数字、英文字符、中划线和下划线。
提醒通知	<ul style="list-style-type: none">• 选择开启时，将按照该订阅规则为订阅者发送对应订阅消息。• 选择关闭时，该规则不会生效，即不会向订阅者发送订阅消息。
主题名称	选择已创建的主题，也可以单击“创建主题”重新创建。
消息类型	选择需要订阅的消息类型。 <ul style="list-style-type: none">• 告警• 事件
订阅规则	选择需要订阅的消息规则，可根据需要勾选全部或部分规则。 告警：紧急，重要，次要 事件：重要，次要，提示

6. 单击“确定”完成消息提醒配置。

5.4.4 远程运维

5.4.4.1 运维授权

当用户使用集群过程中出现问题需要支持人员协助解决时，用户可先联系支持人员，再通过运维授权功能授权支持人员访问用户机器的权限用于定位问题。

集群节点授权

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
- 步骤3** 在页面右上角单击“运维”，选择“集群节点授权”，选择授权给支持人员访问本机的权限的“截止时间”。在截止时间之前支持人员有临时访问本机的权限。
- 步骤4** 配置完成后，勾选确认信息，单击“确定”，并进行二次确认。
- 步骤5** 问题解决后，在页面右上角单击“运维”，选择“取消集群节点授权”为支持人员取消访问权限。

----结束

5.4.4.2 日志共享

当用户使用集群过程中出现问题需要支持人员协助解决时，用户可先联系支持人员，再通过“日志共享”功能提供特定时间段内的日志给支持人员以便定位问题。

操作步骤

- 步骤1 登录MRS管理控制台。
- 步骤2 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
- 步骤3 在页面右上角单击“运维”，选择“日志共享”，进入“日志共享”界面。
- 步骤4 在“起止时间”的输入框单击选择日期和时间。

说明

- “起止时间”按照支持人员的建议选取。
- 结束时间的选择的时间必须大于开始时间选择的时间，否则，无法根据时间筛选日志。

----结束

5.4.5 查看 MRS 服务操作日志

“操作日志”页面记录用户对集群和作业的操作信息。日志信息常用于集群运行异常时的问题定位，帮助用户快速定位问题原因，以便及时解决问题。

操作类型

目前MRS记录以下操作类型的日志信息，可在搜索框中筛选查询：

- 集群操作
 - 创建集群、删除集群、扩容集群和缩容集群等
 - 创建目录、删除目录和删除文件
- 作业操作：创建作业、停止作业和删除作业
- 数据操作：IAM用户任务、新增用户、新增用户组等操作

日志字段

日志列表默认按时间顺序排列，时间最近的日志显示在最前端。








日志信息中的各字段说明如表5-19所示。

表 5-19 日志说明

参数	参数说明
操作类型	记录执行的操作类型，包括： <ul style="list-style-type: none">• 集群操作• 作业操作• 数据操作

参数	参数说明
操作IP	记录执行操作的IP地址。 说明 当MRS集群部署失败时，集群会被自动删除，并且自动删除集群的操作日志中不包含用户的“操作IP”信息。
操作内容	记录实际操作内容，不超过2048字符。
时间	记录操作的时间。对于已删除的集群，界面只显示6个月内的日志信息，若需要查看6个月之前的日志信息，请联系支持人员。
企业项目	操作的集群所属的企业项目。

表 5-20 按钮说明

按钮	说明
	在下拉框中选择企业项目，筛选日志。
	在下拉框中选择操作类型，筛选日志。 <ul style="list-style-type: none">全部：表示筛选所有的日志集群操作：表示筛选“集群操作”的日志作业操作：表示筛选“作业操作”的日志数据操作：表示筛选“数据操作”的日志
	根据时间筛选日志。 <ol style="list-style-type: none">单击输入框。选择日期和时间。单击“确认”。 左侧框为需要查询的开始时间，右侧框为需要查询的结束时间。右侧的输入框选择的时间必须大于或等于左侧输入框的时间，否则，无法根据时间筛选日志。
	在搜索框中输入“操作内容”中的关键字，单击  ，搜索日志。
	单击  ，手动刷新日志列表。

5.4.6 删除集群

如果作业执行结束后不需要集群，可以删除MRS集群。

背景信息

一般在数据完成分析和存储后或集群异常无法提供服务时才执行集群删除操作。当MRS集群部署失败时，集群会被自动删除。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏中选择“集群列表 > 现有集群”。

步骤3 在需要删除的集群对应的“操作”列中，单击“删除”。

集群状态由“运行中”更新为“删除中”，待集群删除成功后，集群状态更新为“已删除”，并且显示在“历史集群”中。

----结束

5.5 节点管理

5.5.1 扩容集群

MRS的扩容不论在存储还是计算能力上，都可以简单地通过增加Core节点或者Task节点来完成，不需要修改系统架构，降低运维成本。集群Core节点不仅可以处理数据，也可以存储数据。可以在集群中添加Core节点，通过增加节点数量处理峰值负载。集群Task节点主要用于处理数据，不存放持久数据。

背景信息

MRS集群支持Core与Task节点总数最大为500个。如果用户需要的Core/Task节点数大于500，可以联系支持人员或者调用后台接口修改数据库。

目前支持扩容Core节点和Task节点，不支持扩容Master节点。此处扩容的最大Core/Task节点数为（500 - 集群Core/Task节点数）。例如：当前集群Core节点数为3，此处扩容的Core节点数必须小于等于497。如果集群扩容失败，用户可重新进行扩容操作。

如果在创建集群时，没有扩容节点，用户可以在扩容时添加节点个数，但不能指定具体节点扩容。

选择的版本不同，扩容集群的操作也不同。

约束条件

- 对于已安装HBase组件的节点组扩容时：
如果集群没有开启节点自动注册DNS，扩容该节点组时需选择不启动组件，之后请参考[更新客户端](#)更新完HBase客户端配置后再启动扩容节点上的HBase组件实例。
- 扩容后，集群内节点已安装的客户端无需更新，集群外节点安装的客户端请参考[更新客户端](#)进行更新。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 选择“节点管理”页签，在需要扩容的节点组的“操作”列单击“扩容”，进入扩容集群页面。

只有运行中的集群才能进行扩容操作。

步骤4 设置“扩容节点数量”、“启动组件”和“执行引导操作”参数，并单击“确定”。

说明

- 若集群中没有Task节点组，请参考[添加Task节点](#)配置Task节点。
- 如果创建集群时添加了引导操作，则“执行引导操作”参数有效，开启该功能时扩容的节点会把创建集群时添加的引导操作脚本都执行一遍。
- 如果“新节点规格”参数有效，则表示与原有节点相同的规格已下架，新扩容的节点将按照“新节点规格”增加。
- 扩容集群前需要检查集群安全组是否配置正确，要确保集群入方向安全组规则中有一条全部协议，全部端口，源地址为可信任的IP访问范围的规则。

步骤5 进入“扩容节点”窗口，单击“确定”。

步骤6 弹出扩容节点提交成功提示框。

集群扩容过程说明如下：

- 扩容中：集群正在扩容时集群状态为“扩容中”。已提交的作业会继续执行，也可以提交新的作业，但不允许继续扩容和删除集群，也不建议重启集群和修改集群配置。
- 扩容成功：集群扩容成功后集群状态为“运行中”。
- 扩容失败：集群扩容失败时集群状态为“运行中”。用户可以执行作业，也可以重新进行扩容操作。

扩容成功后，可以在集群详情的“节点管理”页签查看集群的节点信息。

---结束

添加 Task 节点

MRS集群创建成功之后，如果需要规划Task类型的节点组进行弹性伸缩，可通过手动添加节点组的方式进行配置。

“自定义”类型集群添加Task节点操作步骤：

1. 在集群详情页面，选择“节点管理”页签，单击“新增节点组”，进入“新增节点组”页面。
2. 节点类型选择“Task”，“部署角色”参数默认选择“NM”部署NodeManager角色，则新增节点组为Task节点组，其他参数根据需要配置。

非“自定义”类型集群添加Task节点操作步骤：

1. 在集群详情页面，选择“节点管理”页签，单击“配置Task节点”，进入“配置Task节点”页面。
2. 配置“节点类型”、“节点规格”、“节点数量”、“系统盘”，如开启“添加数据盘”后，还需要配置数据盘的存储类型、大小和数量。
3. 单击“确定”。

添加节点组

说明

用于增加节点组，适用MRS 3.x版本的自定义集群。

1. 在集群详情页面，选择“节点管理”页签，单击“新增节点组”，进入“新增节点组”页面。
2. 根据需求配置参数。

表 5-21 新增节点组参数说明

参数名称	描述
节点规格	选择节点组内主机的规格类型。
节点数量	设置新增节点组内的节点数量。
系统盘	设置新增节点的系统盘的规格与容量。
数据盘/数据盘数量	设置新增节点的数据盘的规格与容量及数量。
部署角色	新增节点组内，各节点的实例部署发布，可手动调节。

3. 单击“确定”。

5.5.2 缩容集群

用户可以根据业务需求量，通过简单的缩减Core节点或者Task节点，对集群进行缩容，以使MRS拥有更优的存储、计算能力，降低运维成本。

当集群正在进行主备同步操作时，不允许进行缩容操作。

背景信息

目前支持缩容Core节点和Task节点，不支持缩容Master节点。对集群进行缩容时，只需要在界面调整节点个数，MRS会自动选择缩容节点，完成缩容任务。

自动选择缩容节点的策略如下：

- 不允许缩容安装了基础组件（Zookeeper，DBService，KrbServer，LdapServer等）的节点，MRS不会选择这些节点进行缩容。因为这些基础组件是集群运行的基础。
- Core节点是存放集群业务数据的节点，在缩容时必须保证待缩容节点上的数据被完整迁移到其他节点，即完成各个组件的退服之后，才会执行缩容的后续操作（节点退出Manager和删除ECS等）。在选择Core节点时，会优先选择存储数据量较小，且可退服实例健康状态良好的节点，避免节点退服失败。例如在分析集群上，Core节点安装了DataNode，缩容时会优先选择DataNode存储数据量较小且健康状态良好的节点。

Core节点在缩容的时候，会对原节点上的数据进行迁移。业务上如果对数据位置做了缓存，客户端自动刷新位置信息可能会影响时延。缩容节点可能会影响部分HBase on HDFS数据的第一次访问响应时长，可以重启HBase或者对相关的表Disable/Enable来避免。

- Task节点本身不存储集群数据，属于计算节点，不存在节点数据迁移的问题。因此在选择Task节点时，优先选择健康状态为故障、未知、亚健康的节点进行缩容。这些节点实例的健康状态信息可以在MRS上的“实例”管理界面查看。

缩容校验策略

缩容节点选择完成后，为了避免组件退服失败，不同组件提供了不同的退服约束规则，只有满足了所有安装组件的退服约束规则才允许缩容。缩容校验策略如表5-22所示。

表 5-22 组件退服约束规则

组件名称	退服约束规则
HDFS/ DataNode	规则：缩容后节点数不小于当前HDFS的副本数且HDFS数据总量不超过缩容后HDFS集群总容量的80%，可以执行缩容操作。 原因：确保缩容后剩余空间足够存放现有数据，并预留一部分空间。 说明 为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。
HBase/ RegionServer	规则：除缩容节点外，其他节点RegionServer剩余可用内存的总和，大于所选缩容节点RegionServer当前使用内存的1.2倍。 原因：当一个节点退服时，这个节点上的Region会迁移到其他节点，所以其他节点的可用内存必须足够才能承担起退服节点的Region。
Storm/ Supervisor	规则：缩容后集群slot数足够运行当前已提交的任务。 原因：防止缩容后没有充足的资源运行流处理任务。
Flume/ FlumeServer	规则：节点安装了FlumeServer，并且已经配置了Flume任务，则该节点不能删除。 原因：防止误删了已部署的业务程序。
ClickHouse/ ClickHouseServer	规则：具体请参 缩容ClickHouseServer约束限制 章节。 原因：保障退服节点数据迁移到未退服节点。

指定数量缩容

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
- 步骤3** 选择“节点管理”页签，在需要缩容的节点组的“操作”列，单击“缩容”，进入缩容集群页面。

只有运行中的集群且集群中的节点都在运行中才能进行该操作。
- 步骤4** “缩容类型”选择“指定数量缩容”。
- 步骤5** 设置“缩容节点数量”，并单击“确定”。

📖 说明

- 缩容集群前需要检查集群安全组是否配置正确，要确保集群入方向安全组规则中有一条全部协议，全部端口，源地址为可信任的IP访问范围的规则。
- 若HDFS存在损坏的数据块，则缩容集群可能出现失败，请联系支持人员处理。

步骤6 页面右上角弹出缩容节点提交成功提示框。

集群缩容过程说明如下：

- 缩容中：集群正在缩容时集群状态为“缩容中”。已提交的作业会继续执行，也可以提交新的作业，但不允许继续缩容和删除集群，也不建议重启集群和修改集群配置。
- 缩容成功：集群缩容成功后集群状态为“运行中”。
- 缩容失败：集群缩容失败时集群状态为“运行中”。用户可以执行作业，也可以重新进行缩容操作。

缩容成功后，可以在集群详情的“节点管理”页签查看集群的节点信息。

---结束

指定节点缩容

当节点不再需要时，使用该功能删除节点，删除节点时组件的角色实例不会执行退服操作，删除前请确保节点中的数据已完成备份。缩容ClickHouseServer实例节点请参考[缩容ClickHouseServer](#)。


步骤1 登录Manager页面，选择“主机”。

步骤2 勾选待缩容主机，并选择“更多 > 隔离”完成主机隔离。

隔离主机过程的时长取决于节点中数据量，数据量越大则时间越长，请耐心等待。

节点隔离成功后，节点状态显示为“已隔离”。

📖 说明

- 若主机隔离失败，请登录Manager，单击  在任务列表中查询并单击隔离主机失败的任务名，根据界面提示信息处理。
- 隔离主机步骤可以帮您完成节点退服操作，若已确保节点中的数据已完成备份，可跳过“隔离主机”的操作，直接在ECS控制台将主机关机再进行缩容。
- 在主机故障场景下，请直接进行强制指定节点缩容。

步骤3 登录MRS控制台。

步骤4 单击集群名称进入集群详情页面。

步骤5 单击“节点管理”。

步骤6 单击对应节点组“操作”列的“缩容”，进入缩容页面。

步骤7 “缩容类型”选择“指定节点缩容”，勾选待缩容节点。

处于“关机”、“失联”、“未知”、“已隔离”及“故障”状态的节点可以被指定缩容。若节点无法勾选，请单击“跳转关机”进入ECS页面将对应节点关机，并在MRS集群详情页面单击“告警管理”，观察关机后是否有影响业务的告警出现，若无影响

业务的告警则回到扩容页面选择对应的节点进行扩容，若有影响业务的告警请处理告警后再进行扩容。

步骤8 勾选“我已经阅读上述信息，并了解具体影响。”并单击“确定”。

步骤9 单击“组件管理”观察各个组件是否存在异常，若存在异常等待5~10分钟后再次观察组件，依然存在异常则联系技术支持处理。

步骤10 单击“告警管理”观察是否存在异常告警，若存在请清除告警后再进行其他操作。

---结束

5.5.3 扩容 ClickHouseServer

5.5.3.1 扩容 ClickHouseServer 约束限制

集群规模

- 集群只有1个shard分片，无法进行退服。
- 同一个shard分片下的多个节点副本**必须一起退服或入服**。

查询集群分片信息操作：

- a. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点，执行命令：

```
cd {客户端安装目录}
```

```
source bigdata_env
```

安全模式：

```
kinit ClickHouse组件业务用户
```

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9440--secure
```

普通模式：

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --user 用户名 --password --port 9000
```

输入用户密码

- b. 执行如下命令查询集群分片信息：

```
select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;
```

集群存储空间

集群退服操作前，集群非退服节点磁盘空间需要满足存储所有退服节点的数据，并且各非退服节点的存储空间在退服后还能有大约10%的空间冗余，保证退服后剩余实例正常运行。具体操作步骤如下：

1. 执行此命令收集各节点磁盘空间存储情况：

```
select * from system.disks;
```

free_space列表示磁盘空闲空间，total_space列表示磁盘总空间，total_space-free_space大小即为磁盘已使用空间，获取的值均以字节为单位。

2. 在退服节点执行上述命令，计算total_space-free_space磁盘已使用空间，得到退服节点数据量大小。

3. 在非退服节点执行上述命令，计算 $(\text{free_space} \text{可用空间大小} - \text{退服节点数据量}) / \text{total_space} \text{总存储空间大小}$ ，如果结果大于10%，即可正常退服。

集群状态

若集群中存在故障的ClickHouseServer实例节点（包括要退服的节点和非退服节点），则无法进行退服。登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse”，单击“实例”，查看“运行状态”列，即可获得集群各节点的状态。

数据库

若某数据库只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在集群所有ClickHouseServer实例节点上创建该数据库。具体操作步骤如下：

1. 执行此命令收集各节点数据库列表：**select * from system.databases;**
name列为数据库名，engine列为数据库引擎，默认为Atomic。若为默认引擎，建表时可不指定引擎。
2. 对于只存在于待退服实例节点的数据库，执行此命令创建数据库：
create database xxx engine=xxx on cluster xxx;

本地非复制表

若某本地非复制表只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在非退服任意一个节点上创建同名的本地非复制表。

比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建非复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A上创建了该表。

当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C或者D一个节点上创建表test后才能正常退服。

使用如下命令收集各节点数据表：

```
select database,name,engine,create_table_query from system.tables where database != 'system';
```

根据结果：

- 查看engine列，不含Replicated字段的表是本地非复制表。
- 对于未退服节点上不存在的本地非复制表，根据create_table_query列的建表语句进行创建，建表语句样例如下：

```
CREATE TABLE {database}.{table} ( 'column name' type...) ENGINE = MergeTree;
```

复制表

若某复制表只存在于集群的部分实例节点上，则无法对该复制表所在的实例节点进行退服。需要在集群中不存在此复制表的所有实例节点上手工创建此复制表。

比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A和B上创建了该表。

当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C和D节点上同时创建复制表test后才能正常退服。

使用如下命令收集各节点数据表：

```
select database,name,engine,create_table_query from system.tables where database != 'system';
```

根据结果：

- 查看engine列，包含Replicated字段的表即为复制表。
- 对于未退服节点上不存在的复制表，根据create_table_query列的建表语句结果进行创建。

分布式表

退服不支持分布式表自动迁移，建议退服前在非退服节点上重建分布式表。

使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，engine是Distributed引擎即为分布式表：

```
select database,name,engine from system.tables where database != 'system';
```

说明

退服前，在非退服节点不重建分布式表本身不影响退服操作，只是可能影响后续业务操作。

视图

退服不支持视图自动迁移，且视图不存储数据。可以使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，engine是View引擎即为视图：

```
select database,name,engine from system.tables where database != 'system';
```

再执行如下命令将视图逐个删除：

```
drop view {database_name}.{table_name};
```

物化视图

退服不支持物化视图自动迁移，建议在非退服节点上重建物化视图。若待退服节点物化视图未显示指定聚合表而是使用内嵌表的情况，无法进行退服。

执行如下命令收集各节点数据表，查看engine列，是MaterializedView即为物化视图。

```
select database,name,engine, create_table_query from system.tables where database != 'system';
```

create_table_query列含POPULATE字段的表为内嵌表，在创建视图的时候初始化视图数据，缺点是初始化视图数据期间，新插入的数据被忽略；不含POPULATE字段的表为聚合表，新插入的数据直接插入到视图表和支持表中，而之前的数据通过手动加载的方式插入视图和支持表。聚合表和内嵌表的建表操作需分别处理。

执行如下操作处理退服节点的物化视图：

1. 先记录下退服节点的物化视图，并将其全部删除。

```
drop view {database_name}.{table_name};
```
2. 退服完成后，在非退服节点对相应的物化视图，执行删除再创建，更新为最新结果的物化视图。

- 聚合表的创建可以通过WHERE指定条件过滤掉历史数据，然后手动将历史数据导入物化视图。如果不指定的话，容易导致无法采用统一条件将历史数据导入物化视图，从而出现数据重复导入的情况。比如，可以设置更新点，该时间点之前的数据使用INSERT的方式手动加载旧数据。
 - 在建表语句中加入，**WHERE {时间字段 (如Date)} >= toDate ({当前时间 (如'2022-12-01 00:00:00')})**。
 - 加载旧数据时使用：**insert into {table} select {表字段} from {源表} where {时间字段} < toDate ({当前时间})**。
- 内嵌表会丢失建表过程中的数据，也可以使用WHERE指定条件过滤掉全部历史数据，此时会建立一张空表，再将历史数据源表数据手动全量INSERT即可。

第三方引擎的表

退服目前不支持第三方引擎的表自动迁移。

使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，除包含MergeTree、View、MaterializedView、Distributed、Log字段外的其他数据表即为第三方引擎的表，如Memory、HDFS、MySQL等：

```
select database,name,engine from system.tables where database != 'system';
```

对于以上第三方引擎表，建议在非退服节点上重建该表，并在退服节点删除该表。

Detached 数据

若待退服节点上的表进行过detach操作，在detached目录下还存在数据，则无法进行退服。需要先进行attach操作将detached目录下数据处理后再执行退服操作。

- 执行如下命令查看退服节点的system.detached_parts系统表：

```
select * from system.detached_parts;
```
- 如果存在detached part数据，在确认这些partition都没有用的情况下，执行如下命令将part数据删除：

```
ALTER TABLE {table_name} DROP DETACHED PARTITION {partition_expr} SETTINGS allow_drop_detached = 1;
```
- 执行完成后，再次查看是否system.detached_parts系统表中的数据已不存在，执行如下命令：

```
select * from system.detached_parts;
```

如果查询结果为空，则表示当前已不存在detached part。

5.5.3.2 缩容 ClickHouseServer 节点

删除ClickHouseServer前需先进行退服操作，同一个shard分片下的多个节点副本**必须一起退服**，若集群中存在故障的ClickHouseServer实例节点（包括要退服的节点和非退服节点），则无法进行退服，缩容限制条件请参考[缩容ClickHouseServer约束限制](#)。

📖 说明

- 缩容ClickHouseServer请在业务相对空闲时执行，因为退服操作会占用一定的带宽资源。
- 退服操作仅针对ClickHouseServer进行，不支持对ClickHouseBalancer进行退服操作。

步骤1 使用PuTTY工具，以root用户登录ClickHouseServer所在节点，执行如下命令：

```
echo 'select * from system.clusters' | curl -k 'https://ClickHouseServer实例节点IP:端口号/' -u ck_user:密码 --data-binary @-
```

记录同一个shard下的节点名称，如下所示加粗部分数值相同即为同一个shard。

```
[root@kwephispra44948 ~]# echo 'select * from system.clusters' | curl -k 'https://10.112.17.189:21422/' -u ck_user:Bigdata_2013 --data-binary @-
default_cluster 1 1 1 kwephispra44947 10.112.17.150 21427 0 0 0
default_cluster 1 1 2 kwephispra44948 10.112.17.189 21427 0 0 0
```

说明

- 查看ClickHouseServer实例节点端口号：登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，在左侧窗口选择“ClickHouseServer（角色）”。安全模式（开启Kerberos认证）查看参数“https_port”的值即为ClickHouseServer实例节点端口。普通模式（关闭Kerberos认证）查看参数“http_port”的值即为ClickHouseServer实例节点端口。
- ck_user：创建的ClickHouse用户，需要绑定一个具有ClickHouse管理员权限的角色，创建用户请参考[创建用户](#)章节，创建角色请参考[角色管理](#)章节。

步骤2 登录MRS控制台，单击集群名称进入集群详情页面。

步骤3 选择“组件管理 > ClickHouse > 实例”，勾选待扩容节点的ClickHouseServer实例，选择“更多 > 退服”。



步骤4 选择“组件管理 > ClickHouse > 更多 > 同步配置”。



步骤5 选择“节点管理”，单击已退服的ClickHouseServer实例节点名称。

步骤6 进入“弹性云服务器”页面，选择“关机”。在弹窗中勾选“强制关机”，单击“是”。

步骤7 选择“节点管理”，单击对应节点组“操作”列的“扩容”，进入扩容页面。

步骤8 “扩容类型”选择“指定节点扩容”，勾选待扩容节点。

步骤9 勾选“我已经阅读上述信息，并了解具体影响。”并单击“确定”。

步骤10 单击“组件管理”观察各个组件是否存在异常，若存在异常等待5~10分钟后再次观察组件，依然存在异常则联系技术支持处理。

步骤11 单击“告警管理”观察是否存在异常告警，若存在请清除告警后再进行其他操作。

----结束

5.5.4 管理主机（节点）操作

操作场景

当主机（节点）故障异常时，用户可能需要在MRS停止主机（节点）上的所有角色，对主机（节点）进行维护检查。故障清除后，启动主机（节点）上的所有角色恢复主机（节点）业务。

前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

操作步骤

- 步骤1** 在集群详情页，单击“节点管理”。
 - 步骤2** 展开节点组信息，勾选待操作节点前的复选框。
 - 步骤3** 选择“节点操作 > 启动所有角色”或“停止所有角色”执行相应操作。
- 结束

5.5.5 隔离主机

操作场景

用户发现某个主机出现异常或故障，无法提供服务或影响集群整体性能时，可以临时将主机从集群可用节点排除，使客户端访问其他可用的正常节点。在为集群安装补丁的场景中，也支持排除指定节点不安装补丁。

该任务指导用户在MRS上根据实际业务或运维规划手工将主机隔离。隔离主机仅支持隔离非管理节点。

对系统的影响

- 主机隔离后该主机上的所有角色实例将被停止，且不能对主机及主机上的所有实例进行启动、停止和配置等操作。
- 主机隔离后无法统计并显示该主机硬件和主机上实例的监控状态及指标数据。

前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

操作步骤

- 步骤1** 在集群详情页，单击“节点管理”。
 - 步骤2** 展开节点组信息，勾选待隔离主机前的复选框。
 - 步骤3** 选择“节点操作 > 隔离主机”。
 - 步骤4** 确认待隔离主机信息并单击“确定”。
- 界面提示“操作成功。”，单击“完成”，主机成功隔离，“操作状态”显示为“已隔离”

说明

已隔离的主机，可以取消隔离重新加入集群，请参见[取消隔离主机](#)。

----结束

5.5.6 取消隔离主机

操作场景

用户已排除主机的异常或故障后，需要将主机隔离状态取消才能正常使用。

该任务指导用户在MRS上取消隔离主机。

前提条件

- 主机状态为“已隔离”。
- 主机的异常或故障已确认修复。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

操作步骤

步骤1 在集群详情页，单击“节点管理”。

步骤2 展开节点组信息，勾选待取消隔离主机前的复选框。

步骤3 选择“节点操作 > 取消隔离主机”。

步骤4 确认待取消隔离主机信息并单击“确定”。

界面提示“操作成功。”，单击“完成”，主机成功取消隔离，“操作状态”显示为“正常”。

----结束

5.6 作业管理

5.6.1 MRS 作业简介

MRS作业是MRS为用户提供的程序执行平台，用于处理和分析用户数据。作业创建完成后，所有的作业列表信息展示在“作业管理”页面中，您可以查看所有的作业列表，也可以创建和管理作业。若集群详情页面不支持“作业管理”页签，请通过后台方式提交作业。

MRS集群处理的数据源来源于OBS或HDFS，HDFS是Hadoop分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），OBS即对象存储服务，是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。MRS可以直接处理OBS中的数据，客户可以基于管理控制台Web界面和OBS客户端对数据进行浏览、管理和使用，同时可以通过REST API接口方式单独或集成到业务程序进行管理和访问数据。

用户创建作业前需要将本地数据上传至OBS系统，MRS使用OBS中的数据进行计算分析。当然MRS也支持将OBS中的数据导入至HDFS中，使用HDFS中的数据进行计算分析。数据完成处理和分析后，您可以将数据存储存储在HDFS中，也可以将集群中的数据导出至OBS系统。需要注意，HDFS和OBS也支持存储压缩格式的数据，目前支持存储bz2、gz压缩格式的数据。

作业分类

目前MRS集群支持创建和管理如下几种类型的作业。如果处于“运行中”状态的集群创建作业失败，请查看集群管理页面中相关组件健康情况。操作方法，请参见[查看和定制集群监控指标](#)。

- MapReduce: 提供快速并行处理大量数据的能力，是一种分布式数据处理模式和执行环境。MRS当前支持提交MapReduce Jar程序。
- Spark: 基于内存进行计算的分布式计算框架，MRS当前支持提交SparkSubmit、Spark Script和Spark SQL作业。
 - SparkSubmit: 支持提交Spark Jar和Spark python程序，执行Spark application，计算和处理用户数据。
 - SparkScript: 支持提交SparkScript脚本，批量执行Spark SQL语句。
 - Spark SQL: 运用Spark提供的类似SQL的Spark SQL语言，实时查询和分析用户数据。
- Hive: 建立在Hadoop基础上的开源的数据仓库。MRS当前支持提交HiveScript脚本，和执行Hive SQL语句。
- Flink: 提供一个分布式大数据处理引擎，可对有限数据流和无限数据流进行有状态计算。
- HadoopStreaming: 支持运行mapper或reducer作业。

作业列表








作业列表默认按时间顺序排列，时间最近的作业显示在最前端。各类作业列表参数说明如表 1 所示。

表 5-23 作业列表参数

参数	参数说明
作业名称/ID	作业的名称，新增作业时配置。 ID是作业的唯一标识，作业新增后系统自动赋值。
用户名称	提交作业的用户名称。
作业类型	支持的作业类型： <ul style="list-style-type: none">• Distcp: 导入、导出数据• MapReduce• Spark• SparkSubmit• SparkScript• Spark SQL• Hive SQL• HiveScript• Flink• Flink SQL• HadoopStreaming 说明 <ul style="list-style-type: none">• 在“文件管理”页面进行文件的导入导出操作后，您可以在“作业管理”页面查看Distcp作业。• 只有创建集群时选择了Spark、Hive和Flink组件，并且集群处于运行中，才能新增Spark、Hive和Flink类型的作业。

参数	参数说明
状态	<p>显示作业的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已提交 • 已接受 • 运行中 • 已完成 • 已终止 • 异常
执行结果	<p>显示作业执行完成的结果。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 未定：正在执行的作业。 • 成功：执行成功的作业。 • 终止：执行中被手动终止的作业。 • 失败：执行失败的作业。 <p>说明 作业执行成功或失败后都不能再次执行，只能新增作业，配置作业参数后重新提交作业。</p>
队列名称	提交作业用户绑定的队列的名称。
作业提交时间	记录作业提交的开始时间。
作业结束时间	记录作业执行完成或手工停止的时间。
操作	<p>对当前作业执行相关操作。部分操作可以在“更多”中选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 查看日志：单击“查看日志”，查看运行中的作业执行的实时日志信息。操作方法，请参见查看作业配置信息和日志。 • 查看详情：单击“查看详情”，查看作业的详细配置信息。操作方法，请参见查看作业配置信息和日志。 • 停止：单击“停止”，停止正在运行的作业。操作方法，请参见停止作业。 • 结果：单击“结果”，查看SparkSql和SparkScript类型的“状态”为“已完成”且“执行结果”为“成功”的作业执行结果。 • 删除：单击“删除”，删除一个作业。操作方法，请参见删除作业。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 作业删除后不可恢复，请谨慎操作。 • 当选择保留作业日志到OBS或HDFS时，系统在作业执行结束后，将日志压缩并存储到对应路径。因此，此类作业运行结束后，作业状态仍然为“运行中”，需等日志存储成功后，状态变更为“已完成”。日志存储花费时间依赖于日志大小，需要数分钟以上。

表 5-24 按钮说明

按钮	说明
	选择提交作业的时间区间，筛选在对应时间区间内提交的作业。
	在下拉框中选择作业执行结果，筛选作业。 <ul style="list-style-type: none">● 全部：表示筛选所有的作业。● 成功：表示筛选执行成功的作业。● 未定：表示筛选正在执行的作业。● 终止：表示筛选被手动终止的作业。● 失败：表示筛选执行失败的作业。
	在下拉框中选择作业类型，筛选作业。 <ul style="list-style-type: none">● 全部作业类型● MapReduce● HiveScript● Distcp● SparkScript● Spark SQL● Hive SQL● SparkSubmit● Flink● Flink SQL● HadoopStreaming
	在搜索框中根据搜索条件输入对应内容，单击  ，搜索作业。 <ul style="list-style-type: none">● 作业名称● 作业ID● 用户名称● 队列名称
	单击  ，手动刷新作业列表。

作业执行权限说明

对于开启Kerberos认证的安全集群，用户在MRS界面提交作业时，要先执行IAM用户同步操作，同步完成后会在MRS系统中产生同IAM用户名的用户。IAM同步用户是否有提交作业权限，取决于IAM同步时，用户所绑定的IAM策略，提交作业策略请参考[IAM用户同步MRS说明](#)章节中[表2-3](#)。

用户提交作业，如果涉及到具体组件的资源使用，如HDFS的目录访问、Hive表的访问等相关组件的权限时，需由admin（Manager管理员）用户进行授权，给提交作业用户赋予相关组件权限。具体操作如下：

步骤1 使用admin用户登录Manager。

步骤2 参考[角色管理](#)内容，增加用户具体需要的组件权限的角色。

步骤3 参考[创建用户](#)修改提交作业用户所属的用户组，将新增的组件角色加入到该用户组中。

说明

用户所在用户组绑定的组件角色修改后，权限生效需要一定时间，请耐心等待。

---结束

5.6.2 运行 MapReduce 作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。本章节指导您在MRS集群页面如何提交一个新的MapReduce作业。MapReduce作业用于提交jar程序快速并行处理大量数据，是一种分布式数据处理模式和执行环境。

若在集群详情页面不支持“作业管理”和“文件管理”功能，请通过后台功能来提交作业。

前提条件

用户已经将运行作业所需的程序包和数据文件上传至OBS系统或HDFS中。

如果用户将程序包和数据文件上传至OBS中，需要先创建OBS委托并与MRS集群绑定，具体请参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)。

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 单击“添加”，进入“添加作业”页面。

📖 说明

IAM用户名存在空格时（如admin 01），不支持添加作业。

步骤6 “作业类型”选择“MapReduce”，并配置其他作业信息。

表 5-25 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。
执行程序路径	待执行程序包地址，需要满足如下要求： <ul style="list-style-type: none"> • 最多为1023字符，不能包含;&>,<'\$特殊字符，且不可为空或全空格。 • 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> - OBS：以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。 - HDFS：以“/user”开头。数据导入HDFS请参考导入数据。 • SparkScript和HiveScript需要以“.sql”结尾，MapReduce需要以“.jar”结尾，Flink和SparkSubmit需要以“.jar”或“.py”结尾。sql、jar、py不区分大小写。
执行程序参数	可选参数，程序执行的关键参数。多个参数间使用空格隔开。 配置方法： <i>程序类名 数据输入路径 数据输出路径</i> <ul style="list-style-type: none"> • 程序类名：由用户程序内的函数指定，MRS只负责参数的传入。 • 数据输入路径：通过单击“HDFS”或者“OBS”选择或者直接手动输入正确路径。 • 数据输出路径：输出路径请手动输入一个不存在的目录。最多为150000字符，不能包含;&>,<'\$特殊字符，可为空。 注意 若输入带有敏感信息（如登录密码）的参数可能在作业详情展示和日志打印中存在暴露的风险，请谨慎操作。
服务配置参数	可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考 配置服务参数 页面进行修改。 如需添加多个参数，请单击右侧⊕增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。 常用服务配置参数如 表5-26 。
命令参考	用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。

表 5-26 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-

步骤7 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

通过后台提交作业

客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 在“节点管理”页签中单击某一Master节点名称，进入弹性云服务器管理控制台。

步骤4 单击页面右上角的“远程登录”。

步骤5 根据界面提示，输入Master节点的用户名和密码，用户名、密码分别为root和创建集群时设置的密码。

步骤6 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

步骤7 如果当前集群已开启Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未开启Kerberos认证，则无需执行该步骤。

```
kinit MRS集群用户
```

例如, `kinit admin`

步骤8 执行如下命令拷贝OBS文件系统中的程序到集群的Master节点。

```
hadoop fs -Dfs.obs.access.key=AK -Dfs.obs.secret.key=SK -copyToLocal  
source_path.jar target_path.jar
```

例如: `hadoop fs -Dfs.obs.access.key=XXXX -Dfs.obs.secret.key=XXXX -
copyToLocal "obs://mrs-word/program/hadoop-mapreduce-examples-XXX.jar"
"/home/omm/hadoop-mapreduce-examples-XXX.jar"`

📖 说明

- 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
- AK/SK可登录OBS控制台，请在集群控制台页面右上角的用户名下拉框中选择“我的凭证 > 访问密钥”页面获取。

步骤9 执行如下命令提交wordcount作业，如需从OBS读取或向OBS输出数据，需要增加AK/SK参数。

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env;hadoop jar execute_jar wordcount  
input_path output_path
```

例如：`source /opt/Bigdata/client/bigdata_env;hadoop jar /home/omm/hadoop-mapreduce-examples-XXX.jar wordcount -Dfs.obs.access.key=XXXX -Dfs.obs.secret.key=XXXX "obs://mrs-word/input/*" "obs://mrs-word/output/"`

input_path为OBS上存放作业输入文件的路径。output_path为OBS上存放作业输出文件地址，请设置为一个不存在的目录。

----结束

5.6.3 运行 SparkSubmit 作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。本章节教您在MRS集群页面如何提交一个新的Spark作业。

前提条件

用户已经将运行作业所需的程序包和数据文件上传至OBS系统或HDFS中。

说明

- 系统自带的Jar样例为“{客户端安装目录}/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_*.jar”。
- 登录客户端节点执行如下命令，将系统自带的Jar包样例上传至HDFS中，例如上传至HDFS的“/tmp”中：

```
hdfs dfs -put {客户端安装目录}/Spark2x/spark/examples/jars/spark-  
examples_*.jar /tmp
```

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD (System Security Services Daemon) 缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 单击“添加”，进入“添加作业”页面。

步骤6 配置作业信息。选择“SparkSubmit”并参考表5-27配置SparkSubmit作业其他参数信息。

表 5-27 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。
执行程序路径	待执行程序包地址，需要满足如下要求： <ul style="list-style-type: none"> • 最多为1023字符，不能包含 &>,<\$特殊字符，且不可为空或全空格。 • 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> - OBS：以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。 - HDFS：以“/user”开头。数据导入HDFS请参考导入数据。 • SparkScript和HiveScript需要以“.sql”结尾，MapReduce需要以“.jar”结尾，Flink和SparkSubmit需要以“.jar”或“.py”结尾。sql、jar、py不区分大小写。
运行程序参数	可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 常用运行程序参数如表5-28。
执行程序参数	可选参数，程序执行的关键参数，该参数由用户程序内的函数指定，MRS只负责参数的传入。多个参数间使用空格隔开。 最多为150000字符，不能包含 &>,<\$特殊字符，可为空。 注意 若输入带有敏感信息（如登录密码）的参数可能在作业详情展示和日志打印中存在暴露的风险，请谨慎操作。
服务配置参数	可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考 配置服务参数 页面进行修改。 如需添加多个参数，请单击右侧⊕增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。 常用服务配置参数如表5-29。 说明 如需运行长时作业如SparkStreaming等，且需要访问OBS，需要通过“服务配置参数”传入访问OBS的AK/SK。
命令参考	用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。

表 5-28 运行程序参数

参数	参数说明	取值样例
--conf	添加任务配置项。	spark.executor.memory=2G
--driver-memory	设置driver的运行内存。	2G
--num-executors	设置executor启动数量。	5
--executor-cores	设置executor核数。	2
--class	设置任务的主类。	org.apache.spark.examples.SparkPi
--files	上传文件给任务，可以是自己定义的配置文件或者某些数据文件。来源可以是OBS或者HDFS。	-
--jars	上传任务额外依赖包，用于给任务添加任务的外部依赖包。	-
--executor-memory	设置executor内存。	2G
--conf spark-yarn.maxAppAttempts	控制AM的重试次数。	设置为0时，不允许重试；设置为1时，允许重试一次。

表 5-29 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-

步骤7 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

通过后台提交作业

客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。

步骤1 参考[创建用户](#)页面，创建一个用于提交作业的用户。

本示例创建一个机机用户，并分配了正确的用户组（hadoop、supergroup）、主组（supergroup）和角色权限（System_administrator、default）。

步骤2 下载认证凭据。

请登录FusionInsight Manager页面选择“系统 > 权限 > 用户”，在新增用户的操作列单击“更多 > 下载认证凭据”。

步骤3 将与作业相关的jar包上传到集群中，本示例使用Spark自带的样例jar包，位置在“\$SPARK_HOME/examples/jars”下。

步骤4 上传**步骤2**创建的用户认证凭据到集群的“/opt”目录下，并执行如下命令解压

```
tar -xvf MRSTest_XXXXXX_keytab.tar
```

您将会得到user.keytab和krb5.conf两个文件。

步骤5 在对集群操作之前首先需要执行：

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

```
cd $SPARK_HOME
```

步骤6 提交spark作业，使用的命令如下：

```
./bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf  
spark.yarn.principal=MRSTest --conf spark.yarn.keytab=/opt/user.keytab --  
class org.apache.spark.examples.SparkPi examples/jars/spark-examples_*.jar  
10
```

参数解释：

1. yarn的计算能力，指定使用client模式提交该作业。
2. Spark作业的配置项，这里是传入了认证文件和用户名。
3. spark.yarn.principal 第一步创建的用户
4. spark.yarn.keytab 认证使用的keytab文件
5. xx.jar 作业的使用的jar。

----结束

5.6.4 运行 HiveSql 作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。本章节教您在MRS集群页面如何提交一个新的HiveSql作业。HiveSql作业用于提交SQL语句和SQL脚本文件查询和分析数据，包括SQL语句和Script脚本两种形式，如果SQL语句涉及敏感信息，请使用Script提交。

前提条件

用户已经将运行作业所需的程序包和数据文件上传至OBS系统或HDFS中。

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

📖 说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 单击“添加”，进入“添加作业”页面。

步骤6 配置作业信息。“作业类型”选择“HiveSql”并参考表5-30配置HiveSql作业信息。

表 5-30 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。
SQL类型	SQL查询语句提交类型。 <ul style="list-style-type: none">• SQL• Script
SQL语句	“SQL类型”参数为“SQL”时参数有效，请输入待运行的SQL语句，然后单击“检查”来检查SQL语句的正确性，确保输入语句正确。如果同时需要提交多条语句并执行，使用“;”分隔不同语句。

参数	参数说明
SQL文件	<p>“SQL类型”参数为“Script”时参数有效，待执行SQL文件的路径，需要满足以下要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最多为1023字符，不能包含;&>,<,\$特殊字符，且不可为空或全空格。 • 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> - OBS: 以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。 - HDFS: 以“/user”开头。数据导入HDFS请参考导入数据。 • SparkScript和HiveScript需要以“.sql”结尾，MapReduce需要以“.jar”结尾，Flink和SparkSubmit需要以“.jar”或“.py”结尾。sql、jar、py不区分大小写。 <p>说明 存储在OBS上的文件路径支持以“obs://”开头格式。如需使用该格式提交作业，访问OBS需要配置对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 创建集群时开启“OBS权限控制”功能时，可直接使用“obs://”路径，无需单独配置。 • 创建集群时未开启或不支持“OBS权限控制”功能时，请参考访问OBS页面进行配置。
运行程序参数	<p>可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。</p> <p>常用运行参数如表5-31。</p>
服务配置参数	<p>可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考配置服务参数页面进行修改。</p> <p>如需添加多个参数，请单击右侧⊕增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。</p> <p>常用服务配置参数如表5-32。</p>
命令参考	<p>用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。</p>

表 5-31 运行程序参数

参数	参数说明	取值样例
--hiveconf	设置Hive服务相关配置，例如设置执行引擎为MR。	设置执行引擎为MR： --hiveconf "hive.execution.engine=mr"

参数	参数说明	取值样例
--hivevar	设置用户自定义变量，例如设置变量id。	设置变量id: --hivevar id="123" select * from test where id = \${hivevar:id};

表 5-32 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-
hive.execution.engine	选择执行作业的引擎。	<ul style="list-style-type: none">• mr• tez

步骤7 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

通过后台提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 在“节点管理”页签中单击某一Master节点名称，进入弹性云服务器管理控制台。

步骤4 单击页面右上角的“远程登录”。

步骤5 根据界面提示，输入Master节点的用户名和密码，用户名、密码分别为root和创建集群时设置的密码。

步骤6 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/BigData/client/bigdata_env
```

📖 说明

- 客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。

步骤7 如果当前集群已开启Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未开启Kerberos认证（普通模式），则无需执行该步骤。

```
kinit MRS集群用户（用户需要有hive组）
```

步骤8 执行beeline连接hiveserver，运行任务。

```
beeline
```

普通模式，则执行以下命令，如果不指定组件业务用户，则会以当前操作系统用户连接hiveserver。

```
beeline -n组件业务用户
```

```
beeline -f sql文件（执行文件里的sql）
```

```
----结束
```

5.6.5 运行 SparkSql 作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。本章节教您在MRS集群页面如何提交一个新的SparkSql作业。SparkSQL作业用于查询和分析数据，包括SQL语句和Script脚本两种形式，如果SQL语句涉及敏感信息，请使用Spark Script提交。

前提条件

用户已经将运行作业所需的程序包和数据文件上传至OBS系统或HDFS中。

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

📖 说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 请单击“添加”，进入添加作业页面，“作业类型”选择“SparkSql”，作业参考[表 5-33](#)配置SparkSql作业信息。

表 5-33 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1~64个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。

参数	参数说明
SQL类型	SQL查询语句提交类型。 <ul style="list-style-type: none"> • SQL • Script
SQL语句	“SQL类型”参数为“SQL”时参数有效，请输入待运行的SQL语句，然后单击“检查”来检查SQL语句的正确性，确保输入语句正确。如果同时需要提交多条语句并执行，使用“;”分隔不同语句。
SQL文件	<p>“SQL类型”参数为“Script”时参数有效，待执行SQL文件的路径，需要满足以下要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最多为1023字符，不能包含 &>,<'\$特殊字符，且不可为空或全空格。 • 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> - OBS：以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。 - HDFS：以“/user”开头。数据导入HDFS请参考导入数据。 • SparkScript和HiveScript需要以“.sql”结尾，MapReduce需要以“.jar”结尾，Flink和SparkSubmit需要以“.jar”或“.py”结尾。sql、jar、py不区分大小写。 <p>说明 存储在OBS上的文件路径支持以“obs://”开头格式。如需使用该格式提交作业，访问OBS需要配置对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 创建集群时开启“OBS权限控制”功能时，可直接使用“obs://”路径，无需单独配置。 • 创建集群时未开启或不支持“OBS权限控制”功能时，请参考访问OBS页面进行配置。
运行程序参数	可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 常用运行程序参数如 表5-34 。
服务配置参数	<p>可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考配置服务参数页面进行修改。</p> <p>如需添加多个参数，请单击右侧⊕增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。</p> <p>常用服务配置参数如表5-35。</p>
命令参考	用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。

表 5-34 运行程序参数

参数	参数说明	取值样例
--conf	添加任务配置项	spark.executor.memory=2G
--driver-memory	设置driver的运行内存	2G
--num-executors	设置executor启动数量	5
--executor-cores	设置executor核数	2
--jars	上传任务额外依赖包，用于给任务添加任务的外部依赖包	-
--executor-memory	设置executor内存	2G

表 5-35 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-

步骤6 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

通过后台提交作业

客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。

步骤1 参考[创建用户](#)页面，创建一个用于提交作业的用户。

本示例创建一个机机用户，并分配了正确的用户组（hadoop、supergroup）、主组（supergroup）和角色权限（System_administrator、default）。

步骤2 下载认证凭据。

请登录FusionInsight Manager页面选择“系统 > 权限 > 用户”，在新增用户的操作列单击“更多 > 下载认证凭据”。

步骤3 登录Spark客户端所在节点，上传2创建的用户认证凭据到集群的“/opt”目录下，并执行如下命令解压：

```
tar -xvf MRSTest_XXXXXX_keytab.tar
```

得到user.keytab和krb5.conf两个文件。

步骤4 在对集群操作之前首先需要执行：

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

```
cd $SPARK_HOME
```

步骤5 打开spark-sql命令行，进入spark-sql命令行后可执行SQL语句，执行命令如下：

```
./bin/spark-sql --conf spark.yarn.principal=MRSTest --conf  
spark.yarn.keytab=/opt/user.keytab
```

若需要执行SQL文件，需要上传SQL文件（如上传到“/opt/”目录），上传文件后执行命令如下：

```
./bin/spark-sql --conf spark.yarn.principal=MRSTest --conf  
spark.yarn.keytab=/opt/user.keytab -f /opt/script.sql
```

----结束

5.6.6 运行 Flink 作业

用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果。本章节指导用户在MRS集群页面如何提交一个新的Flink作业。Flink作业用于提交jar程序处理流式数据。

前提条件

用户已经将运行作业所需的程序包和数据文件上传至OBS系统或HDFS中。

通过界面提交作业

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 若集群开启Kerberos认证时执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，请无需执行该步骤。

在“概览”页签的基本信息区域，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

说明

- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。

步骤4 单击“作业管理”，进入“作业管理”页签。

步骤5 单击“添加”，进入“添加作业”页面。

步骤6 “作业类型”选择“Flink”，参考[表 1](#)配置Flink作业信息。

表 5-36 作业配置信息

参数	参数说明
作业名称	作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为 1~64 个字符。 说明 建议不同的作业设置不同的名称。
执行程序路径	待执行程序包地址，需要满足如下要求： <ul style="list-style-type: none"> • 最多为1023字符，不能包含 &>,<'\$特殊字符，且不可为空或全空格。 • 执行程序路径可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> - OBS：以“obs://”开头。示例：obs://wordcount/program/xxx.jar。 - HDFS：以“/user”开头。数据导入HDFS请参考导入数据。
运行程序参数	可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 常用运行程序参数如 表5-37 。
执行程序参数	可选参数，程序执行的关键参数，该参数由用户程序内的函数指定，MRS只负责参数的传入。多个参数间使用空格隔开。 最多为150000字符，不能包含 &><'\$特殊字符，可为空。 注意 若输入带有敏感信息（如登录密码）的参数可能在作业详情展示和日志打印中存在暴露的风险，请谨慎操作。
服务配置参数	可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考 配置服务参数 页面进行修改。 如需添加多个参数，请单击右侧⊕增加，如需删除参数，请单击右侧“删除”。 常用服务配置参数如 表5-38 。
命令参考	用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。

表 5-37 运行程序参数

参数	参数说明	取值样例
-ytm	设置每个TaskManager容器的内存（单位可选，默认单位：MB）。	1024
-yjm	设置JobManager容器内存（单位可选，默认单位：MB）。	1024
-yn	设置分配给应用程序的Yarn容器的数量，该值与TaskManager数量相同。	2

参数	参数说明	取值样例
-ys	设置TaskManager的核数。	2
-ynm	自定义Yarn上应用程序名称。	test
-c	设置程序入口点的类（如“main”或“getPlan()”方法）。该参数仅在JAR文件未指定其清单的类时需要。	com.bigdata.mrs.test

📖 说明

运行程序参数不支持“-yn”。

表 5-38 服务配置参数

参数	参数说明	取值样例
fs.obs.access.key	访问OBS的密钥ID。	-
fs.obs.secret.key	访问OBS与密钥ID对应的密钥。	-

步骤7 确认作业配置信息，单击“确定”，完成作业的新增。

作业新增完成后，可对作业进行管理。

----结束

通过后台提交作业

客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。

步骤1 登录MRS客户端。

步骤2 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

步骤3 若集群开启Kerberos认证，需要执行以下步骤，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

1. 准备一个提交Flink作业的用户。
2. 使用新创建的用户登录Manager页面。
登录集群的Manager界面，选择“系统设置 > 用户管理”，在已增加用户所在行的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”。
3. 将下载的认证凭据压缩包解压缩，并将得到的文件拷贝到客户端节点中，例如客户端节点的“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf”目录下。如果是在集群外节点安装的客户端，需要将得到的文件拷贝到该节点的“/etc/”目录下。
4. 安全模式下需要将客户端安装节点的业务IP以及Manager的浮动ip追加到“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”文件中的“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，ip之间使用英文逗号分隔。

- 配置安全认证，在“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”配置文件中的对应配置添加keytab路径以及用户名。

```
security.kerberos.login.keytab: <user.keytab文件路径>
security.kerberos.login.principal: <用户名>
```

例如：

```
security.kerberos.login.keytab: /opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/user.keytab
security.kerberos.login.principal: test
```
- 在Flink的客户端bin目录下，执行如下命令进行安全加固，并设置一个用于提交作业的密码。
sh generate_keystore.sh
 该脚本会自动替换“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中关于SSL的值。

表 5-39 参数描述

参数	参数值示例	描述
security.ssl.rest.enabled	true	打开外部SSL开关。
security.ssl.rest.keystore	\${path}/flink.keystore	keystore的存放路径。
security.ssl.rest.keystore-password	123456	keystore的password，“123456”表示需要用户输入自定义设置的密码值。
security.ssl.rest.key-password	123456	ssl key的password，“123456”表示需要用户输入自定义设置的密码值。
security.ssl.rest.truststore	\${path}/flink.truststore	truststore存放路径。
security.ssl.rest.truststore-password	123456	truststore的password，“123456”表示需要用户输入自定义设置的密码值。

📖 说明

- 认证和加密会将生成的flink.keystore、flink.truststore、security.cookie自动填充到“flink-conf.yaml”对应配置项中。
 - “security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值需要使用Manager明文加密API进行获取：

```
curl -k -i -u <user name>:<password> -X POST -HContent-type:application/json -d '{"plainText": "<password>"}' 'https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/tools/encrypt'
```

 其中<password>要与签发证书时使用的密码一致，x.x.x.x为集群Manager的浮动IP。
 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
- 客户端访问flink.keystore和flink.truststore文件的路径配置。

- 绝对路径：执行该脚本后，在flink-conf.yaml文件中将flink.keystore和flink.truststore文件路径自动配置为绝对路径“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/”，此时需要将conf目录中的flink.keystore和flink.truststore文件分别放置在Flink Client以及Yarn各个节点的该绝对路径上。
 - 相对路径：请执行如下步骤配置flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径，并确保Flink Client执行命令的目录可以直接访问该相对路径。
 - i. 在“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/”目录下新建目录，例如ssl。
 - ii. 移动flink.keystore和flink.truststore文件到“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/ssl/”中。
 - iii. 修改flink-conf.yaml文件中如下两个参数为相对路径。

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```
8. 如果客户端安装在集群外节点，请在配置文件（如：“/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”）中增加如下配置值，其中xx.xx.xxx.xxx请替换为客户端所在节点的IP。
- ```
web.access-control-allow-origin: xx.xx.xxx.xxx
jobmanager.web.allow-access-address: xx.xx.xxx.xxx
```

#### 步骤4 运行wordcount作业。

- 普通集群（未开启Kerberos认证）
  - 执行如下命令启动session，并在session中提交作业。

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
flink run /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

```
flink run -m yarn-cluster /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
- 安全集群（开启Kerberos认证）
  - flink.keystore和flink.truststore文件路径为绝对路径时：
    - 执行如下命令启动session，并在session中提交作业。

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
flink run /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
    - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

```
flink run -m yarn-cluster /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径时：
    - 在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业，其中“ssl”是相对路径，如“ssl”所在目录是“opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/”，则在“opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/”目录下执行命令。

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
flink run /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
    - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

```
flink run -m yarn-cluster -yt ssl/ /opt/Bigdata/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

----结束

## 5.6.7 查看作业配置信息和日志

本章节介绍如何查看作业的配置信息和运行日志信息。

## 背景信息

- 支持查看所有作业的配置信息。
- 只有运行中的作业才能查看运行日志信息。  
由于Spark SQL和Distcp作业在后台无日志，运行中的Spark SQL和Distcp作业不能查看运行日志信息。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。
- 步骤3** 选择“作业管理”。
- 步骤4** 在需要查看作业对应的“操作”列中，单击“查看详情”。  
弹出“查看详情”窗口，显示该作业的配置信息。
- 步骤5** 选择一个运行中的作业，在作业对应的“操作”列中，单击“查看日志”。  
弹出一个新页面，显示作业执行的实时日志信息。  
每个租户并发提交作业和查看日志的个数均为10。  
----结束

## 5.6.8 停止作业

本章节介绍如何手动停止正在运行的MRS作业。

## 背景信息

Spark SQL作业不支持停止。作业停止后状态更新为“已终止”，并且该作业不可重新执行。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名。  
进入集群基本信息页面。
- 步骤3** 选择“作业管理”。
- 步骤4** 选择一个运行中的作业，在作业对应的“操作”列中，选择“更多 > 停止”。  
作业状态由“运行中”更新为“已终止”。  
----结束

## 5.6.9 删除作业

本章节介绍如何删除MRS作业，作业执行完成后，若不需要再查看使用其相关信息，可以选择删除作业。

## 背景信息

支持删除单个作业和批量删除作业。作业删除后不可恢复，请谨慎操作。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
  - 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名。  
进入集群基本信息页面。
  - 步骤3** 选择“作业管理”。
  - 步骤4** 在需要删除作业对应的“操作”列中，选择“更多 > 删除”。  
此处只能删除单个作业。
  - 步骤5** 勾选多个作业，单击作业列表左上方的“删除”。  
可以删除一个、多个或者全部作业。
- 结束

### 5.6.10 配置作业消息通知



MRS联合消息通知服务（SMN），采用主题订阅模型，提供一对多的消息订阅以及通知功能，能够实现一站式集成多种推送通知方式（短信和邮件通知）。通过配置作业消息通知可以实现您在作业执行成功或作业执行失败时能立即接收到通知。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录管理控制台。
- 步骤2** 单击“服务列表”选择“管理与监管 > 消息通知服务”，进入消息通知服务页面。
- 步骤3** 创建主题并向主题中添加订阅，具体请参考[配置消息通知](#)。
- 步骤4** 进入MRS管理控制台，单击集群名称进入集群详情页面。
- 步骤5** 选择“告警管理 > 消息订阅规则 > 添加消息订阅规则”。
- 步骤6** 配置向订阅者发送作业执行结果消息的规则。

表 5-40 消息订阅规则参数说明

| 参数   | 说明                                    |
|------|---------------------------------------|
| 规则名称 | 用户自定义发送订阅消息的规则名称，只能包含数字、英文字符、中划线和下划线。 |
| 提醒通知 | 选择开启，将向订阅者发送对应订阅消息。                   |
| 主题名称 | 选择已创建的主题，也可以单击“创建主题”重新创建。             |
| 消息类型 | 选择“事件”。                               |

| 参数   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 订阅规则 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 单击“提示”前的。</li><li>2. 单击“Manager”前的。</li><li>3. 勾选“作业执行成功”和“作业执行失败”。</li></ol> |

----结束

## 5.7 组件管理

### 5.7.1 对象管理简介

MRS集群包含了各类不同的基本对象，不同对象的描述介绍如表5-41所示：

表 5-41 MRS 基本对象概览

| 对象   | 描述                            | 举例                                                                |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 服务   | 可以完成具体业务的一类功能集合。              | 例如KrbServer服务和LdapServer服务。                                       |
| 服务实例 | 服务的具体实例，一般情况下可使用服务表示。         | 例如KrbServer服务。                                                    |
| 服务角色 | 组成一个完整服务的一类功能实体，一般情况下可使用角色表示。 | 例如KrbServer由KerberosAdmin角色和KerberosServer角色组成。                   |
| 角色实例 | 服务角色在主机节点上运行的具体实例。            | 例如运行在Host2上的KerberosAdmin，运行在Host3上的KerberosServer。               |
| 主机   | 一个弹性云服务器，可以运行Linux系统。         | 例如Host1 ~ Host5。                                                  |
| 机架   | 一组包含使用相同交换机的多个主机集合的物理实体。      | 例如Rack1，包含Host1 ~ Host5。                                          |
| 集群   | 由多台主机组成的可以提供多种服务的逻辑实体。        | 例如名为Cluster1的集群由（Host1 ~ Host5）5个主机组成，提供了KrbServer和LdapServer等服务。 |

### 5.7.2 查看配置

用户可以在MRS上查看服务（含角色）和角色实例的配置。

## 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

- 查看服务的配置。
  - a. 在集群详情页，单击“组件管理”。
  - b. 单击服务列表中指定的服务名称。
  - c. 单击“服务配置”。
  - d. 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的根节点分别为服务名称和角色名称。
  - e. 在导航树选择指定的参数，修改参数值。支持在“搜索”输入参数名直接搜索并显示结果。

在服务节点下的参数属于服务配置参数，在角色节点下的参数是角色配置参数。
- 查看角色实例的配置。
  - a. 在集群详情页，单击“组件管理”。
  - b. 单击服务列表中指定的服务名称。
  - c. 单击“实例”页签。
  - d. 单击角色实例列表中指定的角色实例名称。
  - e. 单击“实例配置”。
  - f. 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”，界面上将显示该角色实例的全部配置参数导航树。
  - g. 在导航树选择指定的参数，修改参数值。支持在“搜索”输入参数名直接搜索并显示结果。

### 5.7.3 管理服务操作

用户可以在MRS：

- 添加和删除服务。
- 启动操作状态为“已停止”、“停止失败”或“启动失败”服务，以使用该服务。
- 停止不再使用或异常服务。
- 重启异常或配置过期的服务，以恢复或生效服务功能。

## 前提条件

- **需要在IAM 用户所属的用户组中，设置用户组的权限。**

由于在集群上添加服务和删除服务属于高危操作，因此需要给该用户组绑定MRS FullAccess、MRS Administrator、Server Administrator、Tenant Guest和MRS Administrator或Tenant Administrator任意一个策略才可以执行。具体权限说明请参见[IAM用户同步MRS说明](#)。
- **已完成IAM用户同步**（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 对系统影响

- 在Task节点组无法添加stateful的组件。

## 添加服务

**步骤1** 在集群详情页，选择“组件管理 > 添加服务”。

**步骤2** 在服务列表中，勾选需要添加的服务，单击“下一步”。

### 说明

- 添加服务时，该服务依赖的下层服务也会自动勾选，可以同时添加多个服务。
- 只能在状态正常的节点上添加服务。
- 未安装Hadoop的集群，在添加Hadoop后，需要刷新MRS控制台的集群详情页面，并进行IAM用户同步后，才能在作业管理中成功提交作业。
- 集群不支持添加Hadoop服务的单个组件，只能添加Hadoop服务，Hadoop服务包含MapReduce、Yarn和HDFS。
- 添加Spark2x组件后，如需在Hue WEBUI操作SparkSQL，请先重启Hue服务。

**步骤3** 在“拓扑调整”页面勾选服务部署的节点，部署方案可参考[表4-9](#)。

**步骤4** 单击“确认”。服务添加完成后，在“组件管理”页面可以查看所添加的服务。

### 说明

在Console上添加服务会自动同步到Manager页面。

----结束

## 删除服务

**步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。

**步骤2** 在指定服务所在行，单击“删除”操作。

### 说明

- 如果需要删除的服务存在上层依赖，则不可删除，每次只能删除一个服务。
- 不支持删除Hadoop（HDFS、Yarn、MapReduce）、Ranger、DBService、KrbServer、LdapServer和meta服务，其他已安装服务可删除。

**步骤3** 在弹出的对话框中单击“是”，删除该服务。

---

### 注意

- 在Console上删除服务会自动同步到Manager页面。
  - 删除服务前，请先备份该服务的数据，避免数据丢失。
- 

----结束

## 启动、停止和重启服务

**步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。

**步骤2** 在指定服务所在行，单击“启动”、“停止”和“重启”执行启动、停止和重启操作。

服务之间存在依赖关系。对某服务执行启动、停止和重启操作时，与该服务存在依赖关系的服务将受到影响。

具体影响如下：

- 启动某服务，该服务依赖的下层服务需先启动，服务功能才可生效。
- 停止某服务，依赖该服务的上层服务将无法提供功能。
- 重启某服务，依赖该服务且启动的上层服务需重启后才可生效。

----结束

## 5.7.4 配置服务参数

用户可以根据实际业务场景，在MRS中快速查看和修改服务默认的配置，及导出或导入配置。

### 对系统的影响

- 配置HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn、Mapreduce服务属性后，需要重新下载并更新客户端配置文件。
- 集群中只剩下一个DBService角色实例时，不支持修改DBService服务的参数。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 修改服务参数

1. 在集群详情页，单击“组件管理”。
2. 单击服务列表中指定的服务名称。
3. 单击“服务配置”。
4. 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的根节点分别为服务名称和角色名称。
5. 在导航树选择指定的参数，修改参数值。支持在“搜索”输入参数名直接搜索并显示结果。

修改某个参数的值后需要取消修改，可以单击恢复。

6. 单击“保存配置”，根据界面提示保存参数并重启服务。

## 5.7.5 配置服务自定义参数

MRS各个组件支持开源的所有参数，在MRS支持修改部分关键使用场景的参数，且部分组件的客户端可能不包含开源特性的所有参数。如果需要修改其他MRS未直接支持的组件参数，用户可以在MRS通过自定义配置项功能为组件添加新参数。添加的新参数最终将保存在组件的配置文件中并在重启后生效。



## 对系统的影响

- 配置服务属性后，需要重启此服务，重启期间无法访问服务。
- 配置HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn、Mapreduce服务属性后，需要重新下载并更新客户端配置文件。

## 前提条件

- 用户已充分了解需要新添加的参数意义、生效的配置文件以及对组件的影响。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。

**步骤2** 单击服务列表中指定的服务名称。





**步骤3** 单击“服务配置”。

**步骤4** 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”。

**步骤5** 在左侧导航栏选择“自定义”，MRS将显示当前组件的自定义参数。

“参数文件”显示保存用户新添加的自定义参数的配置文件。每个配置文件中可能支持相同名称的开源参数，设置不同参数值后生效结果由组件加载配置文件的顺序决定。自定义参数支持服务级别与角色级别，请根据业务实际需要选择。不支持单个角色实例添加自定义参数。

**步骤6** 根据配置文件与参数作用，在对应参数项所在行“参数”列输入组件支持的参数名，在“值”列输入此参数的参数值。

- 支持单击  和  增加或删除一条自定义参数。第一次单击  添加自定义参数后才支持删除操作。
- 修改某个参数的值后需要取消修改，可以单击  恢复。

**步骤7** 单击“保存配置”，根据界面提示保存配置。

----结束

## 任务示例

### 配置Hive自定义参数

Hive依赖于HDFS，默认情况下Hive访问HDFS时是HDFS的客户端，生效的配置参数统一由HDFS控制。例如HDFS参数“ipc.client.rpc.timeout”影响所有客户端连接HDFS服务端的RPC超时时间，如果用户需要单独修改Hive连接HDFS的超时时间，可以使用自定义配置项功能进行设置。在Hive的“core-site.xml”文件增加此参数可被Hive服务识别并代替HDFS的设置。

**步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。

**步骤2** 选择“Hive > 服务配置”。

**步骤3** 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”。

**步骤4** 在左侧导航栏选择Hive服务级别“自定义”，MRS将显示Hive支持的服务级别自定义参数。

**步骤5** 在“core-site.xml”对应参数“core.site.customized.configs”的“参数”输入“ipc.client.rpc.timeout”，“值”输入新的参数值，例如“150000”。单位为毫秒。

**步骤6** 单击“保存配置”，根据界面提示保存配置。

----结束

## 5.7.6 同步服务配置

### 操作场景

当用户发现部分服务的“配置状态”为“配置超期”或“配置失败”时，您可以尝试使用同步配置功能，以恢复配置状态。或者集群中所有服务的配置状态为“失败”时，同步指定服务的配置数据与后台配置数据。

### 对系统的影响

同步服务配置后，需要重启配置过期的服务。重启时对应的服务不可用。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。

**步骤2** 在服务列表中，单击指定服务名称。

**步骤3** 在服务状态页签，选择“更多 > 同步配置”，根据界面提示同步配置。



----结束

## 5.7.7 管理角色实例操作

### 操作场景

用户可以在MRS启动操作状态为“停止”、“停止失败”或“启动失败”角色实例，以使用该角色实例，也可以停止不再使用或异常的角色实例，或者重启异常的角色实例，以恢复角色实例功能。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

- 步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。
- 步骤2** 单击服务列表中指定的服务名称。
- 步骤3** 单击“实例”页签。
- 步骤4** 勾选待操作角色实例前的复选框。
- 步骤5** 选择“更多 > 启动实例”、“停止实例”、“重启实例”或“滚动重启实例”等，执行相应操作。

----结束

## 5.7.8 配置角色实例参数

### 操作场景

用户可以根据实际业务场景，在MRS中快速查看及修改角色实例默认的配置。支持导出或导入配置。

### 对系统的影响

配置HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn、Mapreduce服务属性后，需要重新下载并更新客户端配置文件。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 修改角色实例参数

1. 在集群详情页，单击“组件管理”。
2. 单击服务列表中指定的服务名称。
3. 单击“实例”页签。
4. 单击角色实例列表中指定的角色实例名称。

5. 单击“实例配置”页签。
6. 将页面右侧“基础配置”切换为“全部配置”，界面上将显示该角色实例的全部配置参数导航树。
7. 在导航树选择指定的参数，修改参数值。支持在“搜索”输入参数名直接搜索并显示结果。

修改某个参数的值后需要取消修改，可以单击恢复。

8. 单击“保存配置”，根据界面提示保存配置。

## 5.7.9 同步角色实例配置

### 操作场景

当用户发现角色实例的“配置状态”为“配置超期”或“配置失败”时，可以在MRS尝试使用同步配置功能，同步角色实例的配置数据与后台配置数据，以恢复配置状态。

### 对系统的影响

同步配置角色实例后需要重启配置过期的角色实例。重启时对应的角色实例不可用。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

- 步骤1 在集群详情页，单击“组件管理”。
- 步骤2 选择服务名称。
- 步骤3 单击“实例”页签。
- 步骤4 在角色实例列表中，单击指定角色实例名称。
- 步骤5 在角色实例状态及指标信息上方，选择“更多 > 同步配置”。
- 步骤6 在弹出窗口勾选“重启配置过期的服务”，并单击“是”重启角色实例。

----结束

## 5.7.10 退服和入服角色实例

### 操作场景

某个Core或Task节点出现问题时，可能导致整个集群状态显示为“异常”。MRS集群支持将数据存储在多个Core节点，用户可以在MRS指定角色实例退服，使退服的角色实例不再提供服务。在排除故障后，可以将已退服的角色实例入服。

支持退服、入服的角色实例包括：

- HDFS的DataNode角色实例

- Yarn的NodeManager角色实例
- HBase的RegionServer角色实例
- ClickHouse的ClickHouseServer角色实例

限制:

- 当DataNode数量少于或等于HDFS的副本数时，不能执行退服操作。例如HDFS副本数为3时，则系统中少于4个DataNode，将无法执行退服，MRS在执行退服操作时会等待30分钟后报错并退出执行。
- 已经退服的角色实例，必须执行入服操作启动该实例，才能重新使用。

## 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

- 步骤1** 在集群详情页，单击“组件管理”。
- 步骤2** 单击服务列表中相应服务。
- 步骤3** 单击“实例”页签。
- 步骤4** 勾选指定角色实例名称前的复选框。
- 步骤5** 选择“更多 > 退服”或“入服”执行相应的操作。

### 说明

实例退服操作未完成时在其他浏览器窗口重启集群中相应服务，可能导致MRS提示停止退服，实例的“操作状态”显示为“已启动”。实际上后台已将该实例退服，请重新执行退服操作同步状态。

----结束

## 5.7.11 启动及停止集群

集群是包含着服务组件的集合。用户可以启动或者停止集群中所有服务。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 启动及停止集群

在集群详情页，单击页面右上角“管理操作 > 启动所有组件”或“停止所有组件”执行相应的操作。

## 5.7.12 支持滚动重启

在修改了大数据组件的配置项后，需要重启对应的服务来使得配置生效，使用普通重启方式会并发重启所有服务或实例，可能引起业务断服。为了确保服务重启过程中，

尽量减少或者不影响业务运行，可以通过滚动重启来按批次重启服务或实例（对于有主备状态的实例，会先重启备实例，再重启主实例）。滚动重启方式的重启时间比普通重启时间久。

当前MRS集群中，服务和实例是否支持滚动重启如表5-42所示。

表 5-42 服务和实例是否支持滚动重启

| 服务         | 实例                 | 是否支持滚动重启 |
|------------|--------------------|----------|
| Alluxio    | AlluxioJobMaster   | 是        |
|            | AlluxioMaster      |          |
| ClickHouse | ClickHouseServer   | 是        |
|            | ClickHouseBalancer |          |
| CDL        | CDLConnector       | 是        |
|            | CDLService         |          |
| Flink      | FlinkResource      | 否        |
|            | FlinkServer        |          |
| Flume      | Flume              | 是        |
|            | MonitorServer      |          |
| Guardian   | TokenServer        | 是        |
| HBase      | HMaster            | 是        |
|            | RegionServer       |          |
|            | ThriftServer       |          |
|            | RETSerVer          |          |
| HetuEngine | HSBroker           | 是        |
|            | HSConsole          |          |
|            | HSFabric           |          |
|            | QAS                |          |
| HDFS       | NameNode           | 是        |
|            | Zkfc               |          |
|            | JournalNode        |          |
|            | HttpFS             |          |
|            | DataNode           |          |
| Hive       | MetaStore          | 是        |
|            | WebHCat            |          |

| 服务        | 实例               | 是否支持滚动重启 |
|-----------|------------------|----------|
|           | HiveServer       |          |
| Hue       | Hue              | 否        |
| Impala    | Impalad          | 否        |
|           | StateStore       |          |
|           | Catalog          |          |
| IoTDB     | IoTDBServer      | 是        |
| Kafka     | Broker           | 是        |
|           | KafkaUI          | 否        |
| Kudu      | KuduTserver      | 是        |
|           | KuduMaster       |          |
| Loader    | Sqoop            | 否        |
| Mapreduce | JobHistoryServer | 是        |
| Oozie     | oozie            | 否        |
| Presto    | Coordinator      | 是        |
|           | Worker           |          |
| Ranger    | RangerAdmin      | 是        |
|           | UserSync         |          |
|           | TagSync          |          |
| Spark     | JobHistory       | 是        |
|           | JDBCServer       |          |
|           | SparkResource    |          |
| Storm     | Nimbus           | 是        |
|           | UI               |          |
|           | Supervisor       |          |
|           | Logviewer        |          |
| Tez       | TezUI            | 否        |
| Yarn      | ResourceManager  | 是        |
|           | NodeManager      |          |
| Zookeeper | Quorumpeer       | 是        |

## 使用限制

- 请在低业务负载时间段进行滚动重启操作。
  - 例如：在滚动重启kafka服务时候，如果kafka服务业务吞吐量很高（100M/s 以上的情况下），会出现kafka服务滚动重启失败的情况。
  - 例如：在滚动重启HBase服务时候，如果原生界面上每个RegionServer上每秒的请求数超过1W，需要增大handle数来预防重启过程中负载过大导致的RegionServer重启失败。
- 重启前需要观察当前hbase的负载请求数（原生界面上每个rs的请求数如果超过1W，需要增大handle数来预防到时候负载不过来）
- 在集群Core节点个数小于6个的情况下，可能会出现业务短时间受影响的情况。
- 请优先使用滚动重启操作来重启实例或服务，并勾选“仅重启配置过期的实例”。

## 滚动重启服务

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“组件管理”，选择需要滚动重启的服务，进入服务页面。

**步骤3** 在“服务状态”页签单击“更多”，选择“滚动重启服务”。

**步骤4** 弹出“滚动重启服务”页面，勾选“仅重启配置过期的实例”，单击确定，开始滚动重启服务。

**步骤5** 滚动重启任务完成后，单击“完成”。

----结束

## 滚动重启实例

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“组件管理”，选择需要滚动重启的服务，进入服务页面。

**步骤3** 在“实例”页签，勾选要重启的实例，单击“更多”，选择“滚动重启实例”。

**步骤4** 弹出“滚动重启实例”页面，勾选“仅重启配置过期的实例”，单击确定，开始滚动重启实例。

**步骤5** 滚动重启任务完成后，单击“完成”。

----结束

## 滚动重启集群

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 在页面右上角选择“管理操作 > 滚动重启集群”。

**步骤3** 弹出“滚动重启集群”页面，勾选“仅重启配置过期的实例”，单击确定，开始滚动重启集群。

**步骤4** 滚动重启任务完成后，单击“完成”。

----结束



## 滚动重启参数说明

滚动重启参数说明如表5-43所示。

表 5-43 滚动重启参数说明

| 参数名称        | 描述                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仅重启配置过期的实例  | 是否只重启集群内修改过配置的实例。                                                                                     |
| 启用机架策略      | 是否启用机架并发滚动重启策略，只对满足机架策略滚动重启的角色（角色支持机架感知功能，且角色下的实例归属于2个或2个以上的机架）生效。                                    |
| 数据节点滚动重启并发数 | 采用分批并发滚动重启策略的数据节点实例每一个批次重启的实例数，默认为1，取值范围为1~20。只对数据节点有效。                                               |
| 批次时间间隔      | 滚动重启实例批次之间的间隔时间，默认为0，取值范围为0~2147483647，单位为秒。<br>说明：设置批次时间间隔参数可以增加滚动重启期间大数据组件进程的稳定性。建议设置该参数为非默认值，例如10。 |
| 退服超时时间      | 角色实例在滚动重启过程中的退服等待时间。                                                                                  |
| 批次容错阈值      | 滚动重启实例批次执行失败容错次数，默认为0，即表示任意一个批次的实例重启失败后，滚动重启任务终止。取值范围为0~2147483647。                                   |

## 典型场景操作步骤

- 步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。
- 步骤2** 单击“组件管理”，选择HBase，进入HBase服务页面。
- 步骤3** 单击“服务配置”页签，修改HBase某个参数并保存配置，根据界面提示进行保存。
- 步骤4** 保存配置完成后，单击“完成”。
- 步骤5** 选择“服务状态”页签。
- 步骤6** 在“服务状态”页签单击“更多”，选择“滚动重启服务”。
- 步骤7** 弹出“滚动重启服务”页面，勾选“仅重启配置过期的实例”，单击确定，开始滚动重启。
- 步骤8** 滚动重启任务完成后，单击“完成”。

---结束

## 5.8 告警管理

## 5.8.1 查看告警列表

告警列表显示了MRS集群中的所有告警信息，MRS界面显示需要用户及时处理的“告警”和标志事情发生的“事件”。

MRS管理控制台“告警管理”只能查询MRS中未清除告警的基本信息，查看详细信息或管理告警具体请参见[查看与手动清除告警](#)。





告警列表默认按时间顺序排列，时间最近的告警显示在最前端。

告警信息中的各字段说明如[表5-44](#)所示。

表 5-44 告警说明

| 参数   | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 告警ID | 告警的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 告警名  | 告警的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 级别   | 告警级别。<br>MRS集群告警级别为： <ul style="list-style-type: none"><li>● 紧急<br/>指集群服务不可用，节点故障、GaussDB主备数据不同步、LdapServer数据同步异常等影响集群正常运行的告警，需要根据告警及时检查集群情况并恢复。</li><li>● 重要<br/>指集群部分功能不可用的告警，包括进程故障、周期备份任务失败、关键文件权限异常等，需要根据告警及时检查报告告警的对象并恢复。</li><li>● 次要<br/>指不影响当前集群主要功能的告警，包括证书文件即将过期、审计日志转储失败、License文件即将过期等告警。</li><li>● 提示<br/>指级别最低的一种告警，起到信息展示或信息提示的作用，标识这件事情的发生，一般包括：停止服务、删除服务、停止实例、删除实例、删除节点、重启服务、重启实例、Manager主备倒换、扩容主机、实例恢复、实例故障、作业执行成功、作业执行失败等。</li></ul> |
| 生成时间 | 产生告警的时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 定位信息 | 告警的详细信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 操作   | 当告警可手动清除时，单击“清除告警”进行处理。<br>需要查看告警详情时，单击“查看帮助”进行查看。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 5-45 按钮说明

| 按钮                                                                                | 说明                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 在下拉框中选择刷新告警列表的周期。 <ul style="list-style-type: none"><li>每30s刷新一次</li><li>每60s刷新一次</li><li>停止刷新</li></ul> |
|  | 在下拉框中选择告警级别，筛选告警。<br>集群可筛选告警包括：全部、紧急、重要、次要、提示。                                                           |
|  | 单击  ，手动刷新告警列表。          |
| 高级搜索                                                                              | 单击“高级搜索”显示告警搜索区域，设置查询条件后，单击“搜索”，查看指定的告警信息。单击“重置”清除输入的搜索条件。                                               |

## 5.8.2 查看事件列表

事件列表显示了集群中的所有事件信息，如重启服务、停止服务等。

事件列表默认按时间顺序排列，时间最近的事件显示在最前端。

### 说明




已完成IAM用户同步，才支持查看事件。

事件信息中的各字段说明如[表1 事件说明](#)所示。

表 5-46 事件说明

| 参数   | 参数说明                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事件ID | 事件的ID。                                                                                            |
| 事件级别 | 事件级别。集群事件级别为： <ul style="list-style-type: none"><li>紧急</li><li>重要</li><li>次要</li><li>提示</li></ul> |
| 事件名称 | 产生事件的名称。                                                                                          |
| 生成时间 | 产生事件的时间。                                                                                          |
| 定位信息 | 定位事件的详细信息。                                                                                        |

表 5-47 按钮说明

| 按钮                                                                                | 说明                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 在下拉框中选择刷新事件列表的周期。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 每30s刷新一次</li><li>• 每60s刷新一次</li><li>• 停止</li></ul> |
|  | 单击  ，手动刷新事件列表。              |
| 高级搜索                                                                              | 单击“高级搜索”显示事件搜索区域，设置查询条件后，单击“搜索”，查看指定的事件信息。单击“重置”清除输入的搜索条件。                                                   |

## 导出事件

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“告警管理 > 事件”。

**步骤3** 单击“全部导出”。

**步骤4** 在弹框内选择保存类型，单击“确定”。

----结束

## 常见事件列表

表 5-48 常见事件列表

| 事件ID  | 事件名称        |
|-------|-------------|
| 12019 | 停止服务        |
| 12020 | 删除服务        |
| 12021 | 停止实例        |
| 12022 | 删除实例        |
| 12023 | 删除节点        |
| 12024 | 重启服务        |
| 12025 | 重启实例        |
| 12026 | Manager主备倒换 |
| 12065 | 进程重新启动      |
| 12070 | 作业执行成功      |
| 12071 | 作业执行失败      |

| 事件ID  | 事件名称                             |
|-------|----------------------------------|
| 12072 | 作业被终止                            |
| 12086 | Agent进程重启                        |
| 12152 | 启动周期性复制                          |
| 12153 | 周期性复制完成                          |
| 12154 | 启动流式复制                           |
| 12155 | 重启流式复制                           |
| 12156 | 停止流式复制                           |
| 12157 | 周期性同步跳过                          |
| 14005 | NameNode主备倒换                     |
| 14028 | HDFS磁盘均衡任务                       |
| 14029 | 主NameNode进入安全模式并生产新的Fsimage      |
| 17001 | Oozie workflow执行失败               |
| 17002 | Oozie定时任务执行失败                    |
| 18001 | ResourceManager主备倒换              |
| 18004 | JobHistoryServer主备倒换             |
| 19001 | HMaster主备倒换                      |
| 20003 | Hue发生主备切换                        |
| 24002 | Flume Channel溢出                  |
| 25001 | LdapServer主备倒换                   |
| 27000 | DBServer主备倒换                     |
| 29001 | Impala HaProxy服务发生主备切换           |
| 29002 | Impala StateStoreCatalog服务发生主备切换 |
| 38003 | Topic数据保存周期配置调整                  |
| 43014 | Spark2x数据倾斜                      |
| 43015 | Spark2x SQL超大查询结果                |
| 43016 | Spark2x SQL执行超时                  |
| 43024 | 启动JDBCServer                     |
| 43025 | 停止JDBCServer                     |
| 43026 | ZooKeeper连接成功                    |
| 43027 | ZooKeeper连接异常                    |

| 事件ID  | 事件名称            |
|-------|-----------------|
| 44003 | Coordinator主备倒换 |

## 5.8.3 查看与手动清除告警

### 操作场景

用户可以在MRS上查看、清除告警。


一般情况下，告警处理后，系统自动清除该条告警记录。当告警不具备自动清除功能且用户已确认该告警对系统无影响时，可手动清除告警。

在MRS界面可查看最近十万条告警（包括未清除的、手动清除的和自动清除的告警）。如果已清除告警超过十万条达到十一万条，系统自动将最早的一万条已清除告警转存，转存路径为：

主管理节点的“`${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace/data`”。

第一次转存告警时自动生成目录。

#### 说明

用户可以选择页面自动刷新间隔的设置，也可以单击  马上刷新。

支持三种参数值：

- “每30秒刷新一次”：刷新闻隔30秒。
- “每60秒刷新一次”：刷新闻隔60秒。
- “停止”：停止刷新。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“告警管理”，在告警列表查看告警信息。

**步骤3** 单击“高级搜索”显示告警搜索区域，设置查询条件后，单击“搜索”，查看指定的告警信息。单击“重置”清除输入的搜索条件。

#### 说明

“起止时间”表示时间范围的开始时间和结束时间，可以搜索此时间段内产生的告警。

查看“告警参考”章节告警帮助，按照帮助指导处理告警。如果某些场景中告警由于MRS依赖的其他云服务产生，可能需要联系对应云服务运维人员处理。

**步骤4** 处理完告警后，若需手动清除，单击“清除告警”，手动清除告警。

#### 说明

如果有多个告警已完成处理，可选中一个或多个待清除的告警，单击“清除告警”，批量清除告警。每次最多批量清除300条告警。

----结束

## 导出告警

**步骤1** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“告警管理 > 告警”。

**步骤3** 单击“全部导出”。

**步骤4** 在弹框内选择“保存类型”，单击“确定”。

----结束

## 5.9 租户管理

### 5.9.1 租户简介

#### 定义

MRS集群拥有的不同资源和服务支持多个组织、部门或应用共享使用。集群提供了一个逻辑实体来统一使用不同资源和服务，这个逻辑实体就是租户。多个不同的租户统称多租户。当前仅分析集群支持租户。

#### 原理

MRS集群提供多租户的功能，支持层级式的租户模型，支持动态添加和删除租户，实现资源的隔离，可以对租户的计算资源和存储资源进行动态配置和管理。

计算资源指租户Yarn任务队列资源，可以修改任务队列的配额，并查看任务队列的使用状态和使用统计。

存储资源目前支持HDFS存储，可以添加删除租户HDFS存储目录，设置目录的文件数量配额和存储空间配额。

租户可以在界面上根据业务需要，在集群中创建租户、管理租户。

- 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。默认情况下，新的计算资源和存储资源的全部权限将分配给租户的角色。
- 默认情况下，查看当前租户的资源，在当前租户中添加子租户并管理子租户资源的权限将分配给租户的角色。
- 修改租户的计算资源或存储资源，对应的角色关联权限将自动更新。

MRS中最多支持512个租户。系统默认创建的租户包含“default”。和默认租户同处于最上层的租户，可以统称为一级租户。

#### 资源池

YARN任务队列支持一种调度策略，称为标签调度（Label Based Scheduling）。通过此策略，YARN任务队列可以关联带有特定节点标签（Node Label）的NodeManager，使YARN任务在指定的节点运行，实现任务的调度与使用特定硬件资源的需求。例如，需要使用大量内存的YARN任务，可以通过标签关联具有大量内存的节点上运行，避免性能不足影响业务。

在MRS集群中，租户从逻辑上对YARN集群的节点进行分区，使多个NodeManager形成一个资源池。YARN任务队列通过配置队列容量策略，与指定的资源池进行关联，可以更有效地使用资源池中的资源，且互不影响。

MRS中最多支持50个资源池。系统默认包含一个“default”资源池。

## 5.9.2 添加租户

### 操作场景

当租户需要根据业务需求指定资源使用情况时，可以在MRS创建租户。

### 前提条件

- 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色或者Yarn队列重名。
- 如果租户需要使用存储资源，则提前根据业务需要规划好存储路径，分配的完整存储路径在HDFS目录中不存在。
- 规划当前租户可分配的资源，确保每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 单击“添加租户”，打开添加租户的配置页面，参见以下表格内容为租户配置属性（以MRS 3.x版本集群为例）。

表 5-49 租户参数一览表

| 参数名  | 描述                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 指定当前租户的名称，长度为3到50，可包含数字、字母和下划线。                                                |
| 租户类型 | 可选参数值为“叶子租户”和“非叶子租户”。当选中“叶子租户”时表示当前租户为叶子租户，无法再添加子租户。当选中“非叶子租户”时表示当前租户可以再添加子租户。 |
| 计算资源 | 为当前租户选择动态计算资源。系统将自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。计算资源不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。              |



| 参数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置模式        | <p>计算资源选择“Yarn”时，“配置模式”可选“基础”或“高级”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基础：需配置“默认资源池容量(%)”，配置当前租户在“default”资源池中使用的计算资源百分比。</li> <li>• 高级：需配置如下参数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。</li> <li>- 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。</li> <li>- 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</li> <li>- 预留资源：租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</li> </ul> </li> </ul> |
| 默认资源池容量 (%) | 配置当前租户在“default”资源池中使用的计算资源百分比。“配置模式”为“基础”时配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 储存资源        | 为当前租户选择存储资源。系统将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。存储资源不选择“HDFS”时，系统不会在HDFS中创建存储目录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 文件/目录数上限    | HDFS中创建存储文件/目录数上限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 存储空间配额      | <p>配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。取值范围为“1”到“8796093022208”。单位为MB或GB。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。</p> <p><b>说明</b></p> <p>为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如“存储空间配额”设置为“500MB”，则实际只能保存约<math>500/2=250</math>MB大小的文件。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 存储路径        | 配置租户在HDFS中的存储目录。系统默认将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。例如租户“ta1”，默认HDFS存储目录为“tenant/ta1”。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。支持自定义存储路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 服务          | 配置当前租户关联使用的其他服务资源，支持HBase。单击“关联服务”，在“服务”选择“HBase”。在“关联类型”选择“独占”表示独占服务资源，选择“共享”表示共享服务资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数名 | 描述           |
|-----|--------------|
| 描述  | 配置当前租户的描述信息。 |

**步骤3** 单击“确定”保存，完成租户添加。

保存配置需要等待一段时间，界面右上角弹出提示“租户创建成功。”，租户成功添加。

#### 📖 说明

- 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“角色管理”进行手动管理。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并分配Manager\_tenant角色以及租户对应的角色。具体操作请参见[创建用户](#)。

----结束

## 相关任务

### 查看已添加的租户

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 在左侧租户列表，单击已添加租户的名称。

默认在右侧显示“概述”页签。

**步骤3** 查看当前租户的“基本信息”、“资源配额”和“图表”。

如果HDFS处于“已停止”状态，“资源配额”中“Space”的“可用”和“已使用”会显示为“unknown”。

----结束

## 5.9.3 添加子租户

### 操作场景

当租户需要根据业务需求，将当前租户的资源进一步分配时，可以在MRS添加子租户。

### 前提条件

- 已添加“非叶子租户”。
- 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色或者Yarn队列重名。
- 如果子租户需要使用存储资源，则提前根据业务需要规划好存储路径，分配的存储目录在父租户的存储目录中不存在。
- 规划当前租户可分配的资源，确保每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 在左侧租户列表，将光标移动到需要添加子租户的租户节点上，单击“添加子租户”，打开添加子租户的配置页面，参见以下表格内容为租户配置属性（以MRS 3.x版本集群为例）。

表 5-50 子租户参数一览表

| 参数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 父租户         | 显示上级父租户的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 名称          | 指定当前租户的名称，长度为3到20，可包含数字、字母和下划线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 租户类型        | 可选参数值为“叶子租户”和“非叶子租户”，当选中“叶子租户”时表示当前租户为叶子租户，无法再添加子租户。当选中“非叶子租户”时表示当前租户可以再添加子租户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 计算资源        | 为当前租户选择动态计算资源。系统将自动在Yarn父租户队列中以子租户名称创建任务队列。计算资源不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。如果父租户未选择计算资源，子租户也无法使用计算资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配置模式        | 计算资源选择“Yarn”时，“配置模式”可选“基础”或“高级”。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 基础：需配置“默认资源池容量(%)”，配置当前租户在“default”资源池中使用的计算资源百分比。</li><li>● 高级：需配置如下参数。<ul style="list-style-type: none"><li>- 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。</li><li>- 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。</li><li>- 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</li><li>- 预留资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</li></ul></li></ul> |
| 默认资源池容量 (%) | 配置当前租户使用的资源百分比，基数为父租户的资源总量。“配置模式”为“基础”时配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 储存资源        | 为当前租户选择存储资源。系统将自动在HDFS父租户目录中，以子租户名称创建文件夹。存储资源不选择“HDFS”时，系统不会在HDFS中创建存储目录。如果父租户未选择存储资源，子租户也无法使用存储资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数名      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件/目录数上限 | HDFS中创建存储文件/目录数上限。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 存储空间配额   | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。最小值为“1”，最大值为父租户的全部存储配额。单位为MB或GB。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。若此配额大于父租户的配额，实际存储量受父租户配额影响。<br><b>说明</b><br>为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间球所有副本文件在HDFS中占用磁盘空间大小总和。例如“父租户中分配资源”设置为“500MB”，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。 |
| 存储路径     | 配置租户在HDFS中的存储目录。系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户“ta1s”，父目录为“tenant/ta1”，系统默认自动配置此参数值为“tenant/ta1/ta1s”，最终子租户的存储目录为“/tenant/ta1/ta1s”。支持在父目录中自定义存储路径。存储路径的父目录必需是父租户的存储目录。                                                                                                                                 |
| 服务       | 配置当前租户关联使用的其他服务资源，支持HBase。单击“关联服务”，在“服务”选择“HBase”。在“关联类型”选择“独占”表示独占服务资源，选择“共享”表示共享服务资源。                                                                                                                                                                                                                 |
| 描述       | 配置当前租户的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 步骤3 单击“确定”保存，完成子租户添加。

保存配置需要等待一段时间，界面右上角弹出提示“租户创建成功。”，租户成功添加。

#### 说明

- 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“角色管理”进行手动管理。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并分配租户对应的角色。具体操作请参见[创建用户](#)。

---结束

## 5.9.4 删除租户

### 操作场景

当租户需要根据业务需求，将当前不再使用的租户删除时，可以在MRS完成操作。

## 前提条件

- 已添加租户。
- 检查待删除的租户是否存在子租户，如果存在，需要先删除全部子租户，否则无法删除当前租户。
- 待删除租户的角色，不能与任何一个用户或者用户组存在关联关系。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 在左侧租户列表，将光标移动到需要删除的租户节点上，单击“删除”。

界面显示删除租户对话框。根据业务需求，需要保留租户已有的数据时请同时勾选“保留该租户的数据”，否则将自动删除租户对应的存储空间。

**步骤3** 单击“是”，删除租户。

保存配置需要等待一段时间，租户成功删除。租户对应的角色、存储空间将删除。

### 📖 说明

- 租户删除后，Yarn中对应的租户任务队列不会被删除。
- 删除父租户时选择不保留数据，如果存在子租户且子租户使用了存储资源，则子租户的数据也会被删除。

----结束

## 5.9.5 管理租户目录

### 操作场景

用户根据业务需求，可以在MRS对指定租户使用的HDFS存储目录，进行管理操作。支持用户对租户添加目录、修改目录文件数量配额、修改存储空间配额和删除目录。

### 前提条件

- 已添加关联了HDFS存储资源的租户。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

- 查看租户目录
  - a. 在集群详情页，单击“租户管理”。
  - b. 在左侧租户列表，单击目标的租户。
  - c. 单击“资源”页签。
  - d. 查看“HDFS 存储”表格。
    - 指定租户目录的“文件/目录数上限”列表示文件和目录数量配额。

- 指定租户目录的“存储空间配额”列表示租户目录的存储空间大小。
- 添加租户目录
  - a. 在集群详情页，单击“租户管理”。
  - b. 在左侧租户列表，单击需要添加HDFS存储目录的租户。
  - c. 单击“资源”页签。
  - d. 在“HDFS 存储”表格，单击“添加目录”。

#### 📖 说明

- 如果当前租户不是子租户，新路径将在HDFS的根目录下创建。
- 如果当前租户是一个子租户，新路径将在指定的目录下创建。

完整的HDFS存储目录最多包含1023个字符。HDFS目录名称包含数字、大小写字母、空格和下划线。空格只能在HDFS目录名称的中间使用。

- “文件/目录数上限”填写文件和目录数量配额。  
“文件/目录数上限”为可选参数，取值范围从1到9223372036854775806。
- “存储空间配额”填写租户目录的存储空间大小。  
“存储空间配额”的取值范围从1到8796093022208。

#### 📖 说明

为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间所有副本文件在HDFS中占用磁盘空间大小总和。例如“存储空间配额”设置为“500”，则实际只能保存约 $500/2=250$ MB大小的文件。

- e. 单击“确定”完成租户目录添加，系统将在HDFS根目录下创建租户的目录。
- 修改租户目录
    - a. 在集群详情页，单击“租户管理”。
    - b. 在左侧租户列表，单击需要修改HDFS存储目录的租户。
    - c. 单击“资源”页签。
    - d. 在“HDFS存储”表格，指定租户目录的“操作”列，单击“修改”。
      - “文件/目录数上限”填写文件和目录数量配额。  
“文件/目录数上限”为可选参数，取值范围从1到9223372036854775806。
      - “存储空间配额”填写租户目录的存储空间大小。  
“存储空间配额”的取值范围从1到8796093022208。

#### 📖 说明

为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间所有副本文件在HDFS中占用磁盘空间大小总和。例如“存储空间配额”设置为“500”，则实际只能保存约 $500/2=250$ MB大小的文件。

- e. 单击“确定”完成租户目录修改。

- 删除租户目录
  - a. 在集群详情页，单击“租户管理”。
  - b. 在左侧租户列表，单击需要删除HDFS存储目录的租户。
  - c. 单击“资源”页签。
  - d. 在“HDFS 存储”表格，指定租户目录的“操作”列，单击“删除”。  
创建租户时设置的默认HDFS存储目录不支持删除，仅支持删除新添加的HDFS存储目录。
  - e. 单击“确认”完成租户目录删除。

## 5.9.6 恢复租户数据

### 操作场景

租户的数据默认在Manager和集群组件中保存相关数据，在组件故障恢复或者卸载重新安装的场景下，所有租户的部分配置数据可能状态不正常，需要手动恢复。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

- 步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。
- 步骤2** 在左侧租户列表，单击某个租户节点。
- 步骤3** 检查租户数据状态。
  1. 在“概述”，查看“基本信息”左侧的圆圈，绿色表示租户可用，灰色表示租户不可用。
  2. 单击“资源”，查看“Yarn”或者“HDFS 存储”左侧的圆圈，绿色表示资源可用，灰色表示资源不可用。
  3. 单击“服务关联”，查看关联的服务表格的“状态”列，“良好”表示组件可正常为关联的租户提供服务，“故障”表示组件无法为租户提供服务。
  4. 任意一个检查结果不正常，需要恢复租户数据，请执行**步骤4**。
- 步骤4** 单击“恢复租户数据”。
- 步骤5** 在“恢复租户数据”窗口，选择一个或多个需要恢复数据的组件，单击“确定”，等待系统自动恢复租户数据。

----结束

## 5.9.7 添加资源池

### 操作场景

在MRS集群中，用户从逻辑上对YARN集群的节点进行分区，使多个NodeManager形成一个YARN资源池。每个NodeManager只能属于一个资源池。系统中默认包含了一个名为“default”的资源池，所有未加入用户自定义资源池的NodeManager属于此资源池。

该任务指导用户通过MRS添加一个自定义的资源池，并将未加入自定义资源池的主机加入此资源池。

## 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 单击“资源池”页签。

**步骤3** 单击“添加资源池”。

**步骤4** 在“添加资源池”设置资源池的属性。

- “名称”：填写资源池的名称。不支持创建名称为“default”的资源池。  
资源池的名称，长度为1到20个字节，可包含数字、字母和下划线，且不能以下划线开头。
- “资源标签”：配置资源池的资源标签，包括数字、字母、下划线（\_）或减号（-），长度为1~50个字符，且只能以数字或者字母开头。
- “可用主机”：在界面左边主机列表，勾选指定的主机名称加入资源池。只支持选择本集群中的主机。资源池中的主机列表可以为空。

**步骤5** 单击“确定”保存。

**步骤6** 完成资源池创建后，用户可以在资源池的列表中查看资源池的“名称”、“成员”、“类型”、“虚拟核数”与“内存”。已加入自定义资源池的主机，不再是“default”资源池的成员。

----结束

## 5.9.8 修改资源池

### 操作场景

该任务指导用户通过MRS修改已有资源池中的成员。

### 前提条件

已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤


**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 单击“资源池”页签。

**步骤3** 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“修改”。

**步骤4** 在“修改资源池”修改“已添加主机”。



- 增加主机：在界面左边主机列表，勾选指定的主机名称加入资源池。
- 删除主机：在界面右边主机列表，单击指定主机后的  将选中的主机移出资源池。资源池中的主机列表可以为空。

步骤5 单击“确定”保存。

----结束

## 5.9.9 删除资源池

### 操作场景

该任务指导用户通过MRS删除已有资源池。

### 前提条件

- 集群中任何一个队列不能使用待删除资源池为默认资源池，删除资源池前需要先取消默认资源池，请参见[配置队列](#)。
- 集群中任何一个队列不能在待删除资源池中配置过资源分布策略，删除资源池前需要先清除策略，请参见[清除队列配置](#)。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

步骤1 在集群详情页，单击“租户管理”。

步骤2 单击“资源池”页签。

步骤3 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“删除”。

在弹出窗口中单击“确定”。

----结束

## 5.9.10 配置队列

### 操作场景

用户根据业务需求，可以在MRS修改指定租户的队列配置。

### 前提条件

- 已添加关联Yarn并分配了动态资源的租户。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。


### 操作步骤

步骤1 在集群详情页，单击“租户管理”。

步骤2 单击“队列配置”页签。

**步骤3** 在租户队列表格，指定租户队列的“操作”列，单击“修改”。

#### 📖 说明

- 在“租户管理”页签左侧租户列表，单击目标的租户，切换到“资源”页签，单击也能打开修改队列配置页面。
- 一个队列只能绑定一个非default资源池。

**表 5-51** 队列配置参数

| 参数名                 | 描述                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM最多占有资源 (%)        | 表示当前队列内所有Application Master所占的最大资源百分比。                                                                                 |
| 每个YARN容器最多分配核数      | 表示当前队列内单个YARN容器可分配的最多核数，默认为-1，表示取值范围内不限制。                                                                              |
| 每个YARN容器最大分配内存 (MB) | 表示当前队列内单个YARN容器可分配的最大内存，默认为-1，表示取值范围内不限制。                                                                              |
| 最多运行任务数             | 表示当前队列最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。                                           |
| 每个用户最多运行任务数         | 表示每个用户在当前队列中最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。                                     |
| 最多挂起任务数             | 表示当前队列最多同时可挂起任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可挂起任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。                                           |
| 资源分配规则              | 表示单个用户任务间的资源分配规则，包括FIFO和FAIR。一个用户若在当前队列上提交了多个任务，FIFO规则代表一个任务完成后再执行其他任务，按顺序执行。FAIR规则代表各个任务同时获取到资源并平均分配资源。               |
| 默认资源标签              | 表示在指定资源标签 (Label) 的节点上执行任务。<br><b>说明</b><br>如果需要使用新的资源池，需要修改默认标签为新的资源池标签。                                              |
| Active状态            | <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE表示当前队列可接受并执行任务。</li><li>INACTIVE表示当前队列可接受但不执行任务，若提交任务，任务将处于挂起状态。</li></ul> |
| Open状态              | <ul style="list-style-type: none"><li>OPEN表示当前队列处于打开状态。</li><li>CLOSED表示当前队列处于关闭状态，若提交任务，任务直接会被拒绝。</li></ul>           |

----结束

## 5.9.11 配置资源池的队列容量策略

### 操作场景

添加资源池后，需要为YARN任务队列配置在此资源池中可使用资源的容量策略，队列中的任务才可以正常在这个资源池中执行。每个队列只能配置一个资源池的队列容量策略。用户可以在任何一个资源池中查看队列并配置队列容量策略。配置队列策略后，YARN任务队列与资源池形成关联关系。

该任务指导用户通过MRS配置队列策略。

### 前提条件

- 已添加资源池。
- 任务队列与其他资源池无关联关系。默认情况下，所有队列与“default”资源池存在关联关系。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

### 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 单击“资源分布策略”页签。

**步骤3** 在“资源池”选择指定的资源池。

“可用资源配额”：表示每个资源池默认所有资源都可分配给队列。

**步骤4** 在“资源分配”列表指定队列的“操作”列，单击“修改”。

**步骤5** 在“修改资源分配”窗口设置任务队列在此资源池中的资源容量策略。

- “资源容量 (%)”：表示当前租户计算资源使用的资源百分比。
- “最大资源容量 (%)”：表示当前租户计算资源使用的最大资源百分比。

**步骤6** 单击“确定”保存配置。

----结束

## 5.9.12 清除队列配置

### 操作场景

当队列不再需要某个资源池的资源，或资源池需要与队列取消关联关系时，用户可以在MRS清除队列配置。清除队列配置即取消队列在此资源池中的资源容量策略。

### 前提条件

- 如果队列需要清除与某个资源池的绑定关系，该资源池不能作为队列的默认资源池，需要先将队列的默认资源池更改为其他资源池，请参见[配置队列](#)。
- 已完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

## 操作步骤

**步骤1** 在集群详情页，单击“租户管理”。

**步骤2** 单击“资源分布策略”页签。

**步骤3** 在“资源池”选择指定的资源池。

**步骤4** 在“资源分配”列表指定队列的“操作”列，单击“清除”。

在“清除队列设置”中单击“是”，清除队列在当前资源池的配置。

### 说明

如果用户未配置队列的资源容量策略，则清除功能默认不可用。

---结束

## 5.10 引导操作

### 5.10.1 引导操作简介

用户可以通过引导操作来完成安装其他第三方软件，修改集群运行环境等自定义操作。引导操作可以在集群组件首次启动前/后在指定的节点上执行脚本。已运行的集群组件添加的引导操作，只能通过手动方式在节点上执行第三方组件的安装脚本进行安装。

如果集群扩容，选择执行引导操作，则引导操作也会以相同方式在新增节点上执行。如果集群开启弹性伸缩功能，可以在配置资源计划的同时添加自动化脚本，则自动化脚本会在弹性伸缩的节点上执行，实现用户自定义操作。

默认使用omm用户执行您指定的脚本，脚本内部您可以通过`su - XXX`命令切换用户。

### 说明

引导操作脚本以omm身份执行，使用不当可能会对集群可用性造成影响，请谨慎操作。

MRS通过引导操作脚本返回码来判断结果，如果返回零，则代表脚本执行成功，非零代表执行失败。一个节点上执行某个引导脚本失败，则会导致相应引导脚本失败，您可以通过“失败后操作”来选择是否继续执行后续脚本。举例1：创建集群指定所有脚本的“失败后操作”都选择“继续”，则不管这些脚本实际执行成功或失败，都会全部执行，并完成启动流程。举例2：如果一个脚本执行失败，且“失败后操作”选择“终止”，则不会执行后续脚本，集群创建或扩容也随之失败。

您最多可以添加18个引导操作，它们会按照您指定的顺序在集群组件启动前（或后）执行。组件启动前（或后）执行的引导操作，必须在60分钟内完成，否则会引起集群创建或扩容失败。

### 5.10.2 准备引导操作脚本

引导操作目前仅支持linux shell脚本，脚本文件需以.sh结尾。

## 上传所需安装包等文件至 OBS 文件系统

正式编写脚本前，您需要将所需安装包、配置包的所有相关文件都上传到同region的OBS文件系统中。因为不同region间有网络隔离，MRS虚拟机无法下载其他region上的OBS文件。

## 脚本中如何从 OBS 文件系统下载文件

您可以在脚本中指定从OBS下载需要的文件。如果将文件上传到私有文件系统，需要用**hadoop fs**下载，下面的例子会将 `obs://yourbucket/myfile.tar.gz` 这个文件下载到本地，并解压到 `/your-dir` 目录下：

```
#!/bin/bash
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env;hadoop fs -D fs.obs.endpoint=<obs-endpoint> -D
fs.obs.access.key=<your-ak> -D fs.obs.secret.key=<your-sk> -copyToLocal obs://yourbucket/
myfile.tar.gz ./
mkdir -p /<your-dir>
tar -zxvf myfile.tar.gz -C /<your-dir>
```

### 📖 说明

- 客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。
- Hadoop客户端已预安装在MRS节点上，**hadoop fs**命令可对OBS做下载、上传等操作。
- 各region下obs-endpoint请向管理员获取。
- 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的**history**命令记录功能，避免信息泄露。

## 上传脚本至 OBS 文件系统

脚本完成后上传到同region的OBS文件系统中。在您选定的时机，集群各节点会从OBS将脚本下载下来并以root用户执行。

### 5.10.3 查看执行记录

您可以在集群详情页选择“引导操作”页签查看引导操作的执行结果。

## 查看执行结果

1. 登录MRS管理控制台。
2. 在“集群列表 > 现有集群”中单击需要查询的集群名称。  
系统跳转至该集群详情页面。
3. 在集群详情页面选择“引导操作”页签。系统显示创建集群时所添加的引导操作信息。

### 📖 说明

- 可以通过选择右上角的“组件首次启动前”或者“组件首次启动后”查询相关的引导操作信息。
- 这里列出的是上次执行结果。对于新创建的集群，则列出的是创建时执行引导操作的记录；如果集群被扩容了，则列出的是上次扩容对新增节点执行引导操作的记录。

## 查看执行日志

如果需要查看引导操作的执行日志，请在添加引导操作时将“失败操作”配置为“继续”，然后登录到各个节点上查看运行日志，运行日志在/var/log/Bootstrap目录下。

如果您对组件启动前后都添加了引导操作，可通过时间戳前后关系来区分两个阶段引导操作的日志。

建议您在脚本中尽量详细地打印日志，以方便查看运行结果。MRS将脚本的标准输出和错误输出都重定向到了引导操作日志目录下。

## 5.10.4 添加引导操作

本章节介绍如何添加引导操作。

### 操作步骤

**步骤1** 登录MRS管理控制台。

**步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。

**步骤3** 在集群基本信息页，单击“引导操作”。

**步骤4** 单击“添加”，根据界面信息填写对应参数。

表 5-52 参数描述

| 参数   | 说明                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 引导操作脚本的名称。<br>只能由数字、英文字符、空格、中划线和下划线组成，且不能以空格开头。<br>可输入的字符串长度为1~64个字符。<br><b>说明</b><br>同一集群内，不允许配置相同的名称。不同集群之间，可以配置相同的名称。                                                                                                                 |
| 脚本路径 | 脚本的路径。路径可以是OBS文件系统的路径或虚拟机本地的路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS文件系统的路径，必须以obs://开头，以.sh结尾。例如：obs://mrs-samples/xxx.sh</li><li>• 虚拟机本地的路径，脚本所在的路径必须以 '/' 开头，以.sh结尾。</li></ul> <b>说明</b><br>同一集群内，不允许配置相同的路径。不同集群之间，可以配置相同的路径。 |
| 参数   | 引导操作脚本参数。                                                                                                                                                                                                                                |
| 执行节点 | 选择引导操作脚本所执行的节点类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| 执行时机 | 选择引导操作脚本执行的时间。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 组件首次启动前</li><li>• 组件首次启动后</li></ul> <b>说明</b><br>为已运行的集群添加引导操作时，只能通过手动方式在节点上执行第三方组件的安装脚本进行安装。                                                                                     |

| 参数          | 说明                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 失败操作        | 该脚本执行失败后，是否继续执行后续脚本和创建集群。<br><b>说明</b><br>建议您设置为“继续”，无论此引导操作是否执行成功，则集群都能继续创建。                       |
| 提权到root用户执行 | 是否提权到root用户执行。<br>引导操作需要root用户权限操作时，需要开启该授权功能，否则引导操作可能会执行失败。<br><b>说明</b><br>该参数仅适用于MRS 3.1.5版本的集群。 |

**步骤5** 单击“确定”保存添加的引导操作。

**步骤6** 单击“是”即可添加成功。

----结束

## 5.10.5 修改引导操作

### 操作场景

该任务指导用户通过MRS修改已有引导操作。

### 操作步骤

**步骤1** 登录MRS管理控制台。

**步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。

**步骤3** 在集群基本信息页，单击“引导操作”。

**步骤4** 在列表中勾选需要修改的列表项，单击“编辑”。

**步骤5** 根据界面信息修改对应参数。

**步骤6** 单击“确定”保存修改的参数。

**步骤7** 单击“是”，即可修改成功。

----结束

## 5.10.6 删除引导操作

### 操作场景

该任务指导用户通过MRS删除已有引导操作。

### 操作步骤

**步骤1** 登录MRS管理控制台。

**步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。

**步骤3** 在集群基本信息页，单击“引导操作”。

**步骤4** 在列表中勾选需要修改的列表项，单击“删除”。

**步骤5** 单击“确定”。

----**结束**



# 6 使用 MRS 客户端

## 6.1 安装客户端

### 操作场景

该操作指导用户在MRS集群创建成功后安装MRS集群所有服务（不包含Flume）的客户端。Flume客户端安装请参见“组件操作指南 > 使用Flume > 安装Flume客户端”。

客户端可以安装在集群内的节点上，也可以安装在集群外的节点上。

修改集群内组件的服务端配置后，建议重新安装客户端，否则客户端与服务端版本将不一致，可能影响正常使用。

### 前提条件

- 待安装客户端节点为集群外节点时，该节点必须能够与集群内节点网络互通，否则安装会失败。
- 待安装客户端节点必须启用NTP服务，并保持与服务端的时间一致，否则安装会失败。
- 在节点上安装客户端可以使用root或任意操作系统用户进行操作，要求该用户对客户端文件存放目录和安装目录具有操作权限，两个目录的权限为“755”。  
本章节以使用操作系统用户“user\_client”安装客户端进行举例，安装目录为“/opt/hadoopclient”。
- 使用omm和root以外的用户安装客户端时，若“/var/tmp/patch”目录已存在，需将此目录权限修改为“777”，将此目录内的日志权限修改为“666”。

### 集群内节点安装客户端

**步骤1** 获取客户端软件包。

参考[访问FusionInsight Manager](#)访问Manager，单击“集群”在“概览”选择“更多 > 下载客户端”，弹出“下载集群客户端”提示框，选择相关下载参数后单击“确定”。

 说明

- 在Manager主页下载的客户端软件包，包含了集群内所有服务（除Flume之外）的客户端。如果只需要安装单个服务的客户端，请选择“集群 > 服务 > 服务名称 > 更多 > 下载客户端”，弹出“下载客户端”信息提示框。
- MRS 3.3.0及之后版本，可以在主页中直接单击“下载客户端”。

表 6-1 客户端下载参数说明

| 参数       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 示例           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 选择客户端类型  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 完整客户端：包含完整客户端软件包及配置文件，适用于非开发任务场景。</li><li>• 仅配置文件：仅下载客户端配置文件，适用于应用开发任务中，完整客户端已下载并安装后，管理员通过Manager界面修改了服务端配置，开发人员需要更新客户端配置文件的场景。</li></ul>                                                                                           | 完整客户端        |
| 选择平台类型   | <p><b>客户端类型必须与待安装客户端的节点架构匹配，否则客户端会安装失败。LTS版本集群仅支持下载与Manager平台类型一致的客户端软件包。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• x86_64：可以部署在X86平台的客户端软件包。</li><li>• aarch64：可以部署在TaiShan服务器的客户端软件包。</li></ul>                                                                     | x86_64       |
| 仅保存到如下路径 | <p>指定客户端软件包在主OMS节点的存放路径。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 勾选“仅保存到如下路径”：自定义客户端软件包在主OMS节点的存放路径，<b>omm</b>用户需拥有该目录的读、写与执行权限。如未修改保存路径，文件生成后将默认保存在集群主OMS节点的“/tmp/FusionInsight-Client”。</li><li>• 不勾选“仅保存到如下路径”：文件生成后将自动下载并保存至本地，安装客户端时需将其上传至待安装客户端节点的指定目录。</li></ul> | 勾选“仅保存到如下路径” |

**步骤2** 复制客户端软件包到待安装客户端节点的指定目录。

客户端软件包生成后默认保存在集群主OMS节点，若需要在集群内其他节点上安装客户端，需以**omm**用户登录主OMS节点，执行以下命令复制软件包到指定节点，否则跳过本步骤。

例如复制到“/tmp/clienttemp”目录：

```
scp -p /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar 待安装客户端节点的IP地址:/tmp/clienttemp
```

**步骤3** 以待安装客户端的用户（如**user\_client**）登录将要安装客户端的节点。

### 📖 说明

在节点上安装客户端可以使用root或其他任意操作系统用户进行操作，要求该用户对客户端文件存放目录和安装目录具有操作权限，两个目录的权限为“755”。

#### 步骤4 解压客户端软件包。

进入客户端软件包所在的目录，例如“/tmp/clienttemp”。

```
cd /tmp/clienttemp
```

执行如下命令解压安装包获取

```
“FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar”：
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

执行以下命令解压“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”：

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

#### 步骤5 进入客户端软件包目录，执行如下命令安装客户端到指定目录。

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
./install.sh 客户端安装目录
```

例如执行./install.sh /opt/hadoopclient命令安装客户端，等待客户端安装完成。

```
...
The component client is installed successfully
```

### 📖 说明

- 客户端安装目录可以不存在，会自动创建。但如果存在，则必须为空，目录路径不能包含空格。且客户端安装目录路径只能包含大写字母、小写字母、数字以及\_字符。
- 卸载客户端请手动删除客户端安装目录。
- 如果要求安装后的客户端仅能被该安装用户使用，请在安装时加“-o”参数，例如执行./install.sh /opt/hadoopclient -o命令安装客户端。

#### 步骤6 客户端安装完成后，可参考“各组件客户端使用实践”使用客户端。

---结束

## 集群外节点安装客户端

#### 步骤1 创建一个满足要求的弹性云服务器，要求如下：

- 已准备一个Linux弹性云服务器，主机操作系统及版本建议参见表6-2。

表 6-2 参考列表

| CPU架构 | 操作系统    | 支持的版本号                                            |
|-------|---------|---------------------------------------------------|
| x86计算 | Euler   | EulerOS 2.5                                       |
|       | SUSE    | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 ( SUSE 12.4 ) |
|       | Red Hat | Red Hat-7.5-x86_64 ( Red Hat 7.5 )                |
|       | CentOS  | CentOS-7.6版本 ( CentOS 7.6 )                       |

| CPU架构         | 操作系统   | 支持的版本号                    |
|---------------|--------|---------------------------|
| 鲲鹏计算<br>(ARM) | Euler  | EulerOS 2.8               |
|               | CentOS | CentOS-7.6版本 (CentOS 7.6) |

同时为弹性云服务分配足够的磁盘空间，例如“40GB”。

- 弹性云服务器的VPC需要与MRS集群在同一个VPC中。
- 弹性云服务器的安全组需要和MRS集群Master节点的安全组相同。
- 弹性云服务器操作系统已安装NTP服务，且NTP服务运行正常。  
若未安装，在配置了yum源的情况下，可执行**yum install ntp -y**命令自行安装。
- 需要允许用户使用密码方式登录Linux弹性云服务器（SSH方式）。
- MRS集群安全组入方向将所有端口对客户端节点放开。

**步骤2** 执行NTP时间同步，使集群外节点的时间与MRS集群时间同步。

1. 执行**vi /etc/ntp.conf**命令编辑NTP客户端配置文件，并增加MRS集群中Master节点的IP并注释掉其他server的地址。

```
server master1_ip prefer
server master2_ip
```

图 6-1 增加 Master 节点的 IP

```
For more information about this file, see the man pages
ntp.conf(5), ntp_acc(5), ntp_auth(5), ntp_clock(5), ntp_misc(5), ntp_mon(5).

driftfile /var/lib/ntp/drift

Permit time synchronization with our time source, but do not
permit the source to query or modify the service on this system.
restrict default nomodify notrap nopeer noquery

Permit all access over the loopback interface. This could
be tightened as well, but to do so would effect some of
the administrative functions.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

Hosts on local network are less restricted.
#restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Use public servers from the pool.ntp.org project.
Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst
#server 10.9.2.38 prefer
#server 10.9.2.39
#broadcast 192.168.1.255 autokey # broadcast server
#broadcastclient # broadcast client
#broadcast # autokey # multicast server
#multicastclient # multicast client
#manycastserver # manycast server
#manycastclient # autokey # manycast client

Enable public key cryptography.
#crypto
```

2. 执行**service ntpd stop**命令关闭NTP服务。

3. 执行如下命令，手动同步一次时间：

```
/usr/sbin/ntpdate 192.168.10.8
```

#### 📖 说明

192.168.10.8为主Master节点的IP地址。

4. 执行`service ntpd start`或`systemctl restart ntpd`命令启动NTP服务。

5. 执行`ntpstat`命令查看时间同步结果。

### 步骤3 获取客户端软件包。

参考[访问FusionInsight Manager](#)访问Manager，单击“集群”在“概览”选择“更多 > 下载客户端”，弹出“下载集群客户端”提示框，选择相关下载参数后单击“确定”。

#### 📖 说明

- 在Manager主页下载的客户端软件包，包含了集群内所有服务（除Flume之外）的客户端。如果只需要安装单个服务的客户端，请选择“集群 > 服务 > 服务名称 > 更多 > 下载客户端”，弹出“下载客户端”信息提示框。
- MRS 3.3.0及之后版本，可以在主页中直接单击“下载客户端”。

表 6-3 客户端下载参数说明

| 参数       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 示例           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 选择客户端类型  | <ul style="list-style-type: none"> <li>完整客户端：包含完整客户端软件包及配置文件，适用于非开发任务场景。</li> <li>仅配置文件：仅下载客户端配置文件，适用于应用开发任务中，完整客户端已下载并安装后，管理员通过Manager界面修改了服务端配置，开发人员需要更新客户端配置文件的场景。</li> </ul>                                                                                                 | 完整客户端        |
| 选择平台类型   | <p><b>客户端类型必须与待安装客户端的节点架构匹配，否则客户端会安装失败。LTS版本集群仅支持下载与Manager平台类型一致的客户端软件包。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x86_64：可以部署在X86平台的客户端软件包。</li> <li>aarch64：可以部署在TaiShan服务器的客户端软件包。</li> </ul>                                                                           | x86_64       |
| 仅保存到如下路径 | <p>指定客户端软件包在主OMS节点的存放路径。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>勾选“仅保存到如下路径”：自定义客户端软件包在主OMS节点的存放路径，<code>omm</code>用户需拥有该目录的读、写与执行权限。如未修改保存路径，文件生成后将默认保存在集群主OMS节点的“/tmp/FusionInsight-Client”。</li> <li>不勾选“仅保存到如下路径”：文件生成后将自动下载并保存至本地，安装客户端时需将其上传至待安装客户端节点的指定目录。</li> </ul> | 勾选“仅保存到如下路径” |

**步骤4** 复制客户端软件包到待安装客户端节点的指定目录。

客户端软件包生成后默认保存在集群主OMS节点，需以omm用户登录主OMS节点，执行以下命令复制软件包到指定弹性云服务器节点。

例如复制到“/tmp/clienttemp”目录：

```
scp -p /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar 待安装客户端节点的IP地址:/tmp/clienttemp
```

**步骤5** 以待安装客户端的用户（如user\_client）登录将要安装客户端的节点。

#### 📖 说明

在节点上安装客户端可以使用root或其他任意操作系统用户进行操作，要求该用户对客户端文件存放目录和安装目录具有操作权限，两个目录的权限为“755”。

**步骤6** 解压客户端软件包。

进入客户端软件包所在的目录，例如“/tmp/clienttemp”。

```
cd /tmp/clienttemp
```

执行如下命令解压安装包获取

```
“FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar”：
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

执行以下命令解压“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”：

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

**步骤7** 检查客户端网络连接。

1. 确保客户端所在主机能与解压目录下“hosts”文件（例如“/tmp/FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/hosts”）中所列出的各主机在网络上互通。
2. 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的“/etc/hosts”文件（更改此文件需要root用户权限）中设置集群所有节点主机名和业务平面IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应，可执行以下步骤在hosts文件中导入集群的域名映射关系。
  - a. 切换至root用户或者其他具有修改hosts文件权限的用户。

```
su - root
```
  - b. 进入客户端解压目录。

```
cd /tmp/clienttemp/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```
  - c. 执行`cat realm.ini >> /etc/hosts`，将域名映射关系导入到hosts文件中。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- 如果采用yarn-client模式运行Spark任务，请在“客户端安装目录/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”文件中添加参数“spark.driver.host”，并将参数值设置为客户端的IP地址。
- 当采用yarn-client模式时，为了Spark WebUI能够正常显示，需要在Yarn的主备节点（即集群中的ResourceManager节点）的hosts文件中，配置客户端的IP地址及主机名对应关系。

**步骤8** 以待安装客户端的用户（user\_client）登录将要安装客户端的节点，进入客户端软件包目录，执行如下命令安装客户端到指定目录。

```
cd /tmp/clienttemp/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
./install.sh 客户端安装目录
```

例如执行 `./install.sh /opt/hadoopclient` 命令安装客户端，等待客户端安装完成。

```
...
The component client is installed successfully
```

#### 📖 说明

- 客户端安装目录可以不存在，会自动创建。但如果存在，则必须为空，目录路径不能包含空格。且客户端安装目录路径只能包含大写字母、小写字母、数字以及下划线。
- 卸载客户端请手动删除客户端安装目录。
- 如果要求安装后的客户端仅能被该安装用户使用，请在安装时加“-o”参数，例如执行 `./install.sh /opt/hadoopclient -o` 命令安装客户端。

**步骤9** 客户端安装完成后，可参考“各组件客户端使用实践”使用客户端。

----结束

## 6.2 更新客户端

集群提供了客户端，可以在连接服务端、查看任务结果或管理数据的场景中使用。用户如果在Manager修改了服务配置参数并重启了服务，已安装的客户端需要重新下载并安装，或者使用配置文件更新客户端。

### 更新客户端配置

方法一：

**步骤1** 访问FusionInsight Manager，在“集群”下拉列表中单击需要操作的集群名称。

**步骤2** 选择“更多 > 下载客户端 > 仅配置文件”。

此时生成的压缩文件包含所有服务的配置文件。

**步骤3** 是否在集群的节点中生成配置文件？

- 是，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”开始生成客户端文件，文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client”。支持自定义其他目录且 `omm` 用户拥有目录的读、写与执行权限。然后执行**步骤4**。
- 否，单击“确定”指定本地的保存位置，开始下载完整客户端，等待下载完成，然后执行**步骤4**。

**步骤4** 使用WinSCP工具，以客户端安装用户将压缩文件保存到客户端安装的目录，例如“/opt/hadoopclient”。

**步骤5** 解压软件包。

例如下载的客户端文件为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”执行如下命令进入客户端所在目录，解压文件到本地目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

**步骤6** 校验软件包。

执行sha256sum命令校验解压得到的文件，检查回显信息与sha256文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar: OK
```

**步骤7** 解压获取配置文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
```

**步骤8** 在客户端安装目录下执行如下命令，使用配置文件更新客户端。

```
sh refreshConfig.sh 客户端安装目录 配置文件所在目录
```

例如，执行以下命令：

```
sh refreshConfig.sh /opt/hadoopclient /opt/hadoopclient/
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
```

界面显示以下信息表示配置刷新更新成功：

```
Succeed to refresh components client config.
```

----结束

方法二：

**步骤1** 以root用户登录客户端安装节点。

**步骤2** 进入客户端安装的目录，例如“/opt/hadoopclient”，执行以下命令更新配置文件：

```
cd /opt/hadoopclient
```

```
sh autoRefreshConfig.sh
```

**步骤3** 按照提示输入FusionInsight Manager管理员用户名，密码以及OMS浮动IP地址。

#### 说明

OMS浮动IP地址获取方式：远程登录Master2节点，执行“ifconfig”命令，系统回显中“eth0:wsom”表示OMS浮动IP地址，请记录“inet”的实际参数值。如果在Master2节点无法查询到OMS浮动IP地址，请切换到Master1节点查询并记录。如果只有一个Master节点时，直接在该Master节点查询并记录。

**步骤4** 输入需要更新配置的组件名，组件名之间使用“，”分隔。如需更新所有组件配置，可直接单击回车键。

界面显示以下信息表示配置刷新更新成功：

```
Succeed to refresh components client config.
```

----结束

## 6.3 各组件客户端使用实践



## 6.3.1 使用 ClickHouse 客户端

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

### 前提条件

已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。在使用客户端前，需要先下载并更新客户端配置文件，确认Manager的主管理节点后才能使用客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建ClickHouse表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行本步骤。

```
如果是MRS 3.1.0版本集群，则需要先执行：export
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
```

```
kinit 组件业务用户
```

例如，**kinit clickhouseuser**。

**步骤5** 执行ClickHouse组件的客户端命令。

执行**clickhouse -h**，查看ClickHouse组件命令帮助。

回显信息如下：

```
Use one of the following commands:
clickhouse local [args]
clickhouse client [args]
clickhouse benchmark [args]
clickhouse server [args]
clickhouse performance-test [args]
clickhouse extract-from-config [args]
clickhouse compressor [args]
clickhouse format [args]
clickhouse copier [args]
clickhouse obfuscator [args]
...
```

MRS 3.1.0版本，使用**clickhouse client**命令连接ClickHouse服务端：

- 例如，当前集群未启用Kerberos认证，使用非ssl方式登录：

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9000 --user 用户名 --
password
输入用户密码
```

- 例如，当前集群已启用Kerberos认证，使用ssl安全方式登录。  
Kerberos集群场景下没有默认用户，必须在Manager上创建用户。  
使用kinit认证成功后，客户端登录时可以不携带--user和--password参数，即使用kinit认证的用户登录。

**clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9440 --secure**

MRS 3.1.2及之后版本，使用**clickhouse client**命令连接ClickHouse服务端：

- 例如，当前集群未启用Kerberos认证，使用非ssl方式登录：  
**clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9000 --user 用户名 --password**  
输入用户密码
- 例如，当前集群已启用Kerberos认证，使用ssl安全方式登录。  
Kerberos集群场景下没有默认用户，必须在Manager上创建用户。  
**clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9440 --user 用户名 --password --secure**  
输入用户密码

执行**quit;**命令，退出ClickHouse服务端连接。

相关参数使用说明如[表6-4](#)：

**表 6-4** clickhouse client 命令行参数说明

| 参数名    | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --host | 服务端的host名称，默认是localhost。您可以选择使用ClickHouse实例所在节点主机名或者IP地址。<br><b>说明</b><br>ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。                                                                        |
| --port | 连接的端口。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果使用ssl安全连接则默认端口为9440，并且需要携带参数--secure。具体的端口值可通过ClickHouseServer实例配置搜索“tcp_port_secure”参数获取。</li> <li>• 如果使用非ssl安全连接则默认端口为9000，不需要携带参数--secure。具体的端口值可通过ClickHouseServer实例配置搜索“tcp_port”参数获取。</li> </ul> |

| 参数名            | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --user         | 用户名。<br>可以在Manager上创建该用户名并绑定对应的角色权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果当前集群已启用Kerberos认证（集群为安全模式），使用kinit认证成功后，客户端登录时可以不携带--user和--password参数，即使用kinit认证的用户登录。Kerberos集群场景下没有默认用户，必须在Manager上创建该用户名。</li><li>如果当前集群未启用Kerberos认证（集群为普通模式），客户端登录时如果需要指定用户名和密码，不能使用FusionInsight Manager页面创建的ClickHouse用户，需要使用客户端命令行执行<b>create user SQL</b>语句创建ClickHouse用户。客户端登录时如果不需要指定用户名和密码参数时，默认使用default用户登录。</li></ul> |
| --password     | 密码。默认值：空字符串。该参数和--user参数配套使用，可以在Manager上创建用户名时设置该密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --query        | 使用非交互模式查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| --database     | 默认当前操作的数据库。默认值：服务端默认的配置（默认是default）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --multiline    | 如果指定，允许多行语句查询（Enter仅代表换行，不代表查询语句完结）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --multiquery   | 如果指定，允许处理用;号分隔的多个查询，只在非交互模式下生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| --format       | 使用指定的默认格式输出结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| --vertical     | 如果指定，默认情况下使用垂直格式输出结果。在这种格式中，每个值都在单独的行上打印，适用显示宽表的场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| --time         | 如果指定，非交互模式下会打印查询执行的时间到stderr中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| --stacktrace   | 如果指定，如果出现异常，会打印堆栈跟踪信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| --config-file  | 配置文件的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| --secure       | 如果指定，将通过ssl安全模式连接到服务器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| --history_file | 存放命令历史的文件的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| --param_<name> | 带有参数的查询，并将值从客户端传递给服务器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

----结束

## 6.3.2 使用 Flink 客户端

本节提供使用Flink运行wordcount作业的操作指导。

## 前提条件

- MRS集群中已安装Flink组件。
- 集群正常运行，已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

## 使用 Flink 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

**步骤4** 若集群开启Kerberos认证，需要执行以下步骤，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

1. 准备一个提交Flink作业的用户。

登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，单击“添加角色”，输入角色名称与描述。在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Flink”，勾选“FlinkServer管理操作权限”，单击“确定”，返回角色管理。

选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，输入用户名、密码等，用户类型选择“人机”，用户组根据需求添加“hadoop”、“yarnviewgroup”和“hadooppmanager”，并添加“System\_administrator”、“default”和创建的角色，单击“确定”完成Flink作业用户创建（首次创建的用户需使用该用户登录Manager修改密码）。

2. 登录Manager，下载认证凭据。

登录集群的Manager界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，在已增加用户所在行的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”。

3. 将下载的认证凭据压缩包解压缩，并将得到的文件拷贝到客户端节点中，例如客户端节点的“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf”目录下。如果是在集群外节点安装的客户端，需要将得到的文件拷贝到该节点的“/etc/”目录下。

4. 将客户端安装节点的业务IP和所有Master节点IP添加到配置文件“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中的“jobmanager.web.access-control-allow-origin”和“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。

```
jobmanager.web.access-control-allow-origin: xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx
jobmanager.web.allow-access-address: xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx
```

### 📖 说明

客户端安装节点的业务IP获取方法：

- 集群内节点：

登录MapReduce服务管理控制台，选择“集群列表 > 现有集群”，选中当前的集群并单击集群名，进入集群信息页面。

在“节点管理”中查看安装客户端所在的节点IP。

- 集群外节点：安装客户端所在的弹性云服务器的IP。

5. 配置安全认证，在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”配置文件中的对应配置添加keytab路径以及用户名。

```
security.kerberos.login.keytab: <user.keytab文件路径>
security.kerberos.login.principal: <用户名>
```

例如：

```
security.kerberos.login.keytab: /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/user.keytab
security.kerberos.login.principal: test
```

6. 在Flink的客户端bin目录下，执行如下命令进行安全加固，并设置一个用于提交作业的密码。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/bin
```

```
sh generate_keystore.sh
```

该脚本会自动替换“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中关于SSL的值。

### 📖 说明

执行认证和加密后会在Flink客户端的“conf”目录下生成“flink.keystore”和“flink.truststore”文件，并且在客户端配置文件“flink-conf.yaml”中将以下配置项进行了默认赋值：

- 将配置项“security.ssl.keystore”设置为“flink.keystore”文件所在绝对路径。
- 将配置项“security.ssl.truststore”设置为“flink.truststore”文件所在的绝对路径。
- 将配置项“security.cookie”设置为“generate\_keystore.sh”脚本自动生成的一串随机规则密码。
- 默认“flink-conf.yaml”中“security.ssl.encrypt.enabled: false”，“generate\_keystore.sh”脚本将配置项“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值设置为调用“generate\_keystore.sh”脚本时输入的密码。配置文件中包含认证密码信息可能存在安全风险，建议当前场景执行完毕后删除相关配置文件或加强安全管理。
- MRS 3.x及之后版本，如果需要使用密文时，设置“flink-conf.yaml”中“security.ssl.encrypt.enabled: true”，“generate\_keystore.sh”脚本不会配置“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值，需要使用Manager明文加密API进行获取，执行curl -k -i -u *user name:password* -X POST -HContent-type:application/json -d '{"plainText":"*password*"}' 'https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/tools/encrypt'

其中*user name:password*分别为当前系统登录用户名和密码；“plainText”的password为调用“generate\_keystore.sh”脚本时的密码；x.x.x.x为集群Manager的浮动IP。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

7. 配置客户端访问flink.keystore和flink.truststore文件的路径。

- 相对路径（推荐）：

执行如下步骤配置flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径，并确保Flink Client执行命令的目录可以直接访问该相对路径。

- i. 在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”目录下新建目录，例如ssl。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
mkdir ssl
```

- ii. 移动flink.keystore和flink.truststore文件到“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/ssl/”中。

```
mv flink.keystore ssl/
```

```
mv flink.truststore ssl/
```

- iii. 修改flink-conf.yaml文件中如下两个参数为相对路径。

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```

- 绝对路径：

执行“generate\_keystore.sh”脚本后，在flink-conf.yaml文件中将flink.keystore和flink.truststore文件路径自动配置为绝对路径“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”，此时需要将conf目录中的flink.keystore和flink.truststore文件分别放置在Flink Client以及Yarn各个节点的该绝对路径上。

#### 步骤5 运行wordcount作业。

#### 须知

用户在Flink提交作业或者运行作业时，需根据涉及的相关服务（如HDFS、Kafka等）是否启用Ranger鉴权，使该用户应具有如下权限：

- 如果启用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组或者已在Ranger中为该用户添加“/flink”的读写权限。
- 如果停用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组。

- 普通集群（未开启Kerberos认证）可通过如下两种方式提交作业：
  - 执行如下命令启动session，并在session中提交作业。

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

```
flink run -m yarn-cluster /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
- 安全集群（开启Kerberos认证）根据flink.keystore和flink.truststore文件的路径有如下两种方式提交作业：
  - flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径时：
    - 在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业。  
其中“ssl”是相对路径，如“ssl”所在目录是“opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”，则在“opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”目录下执行命令。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
    - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
flink run -m yarn-cluster -yt ssl/ /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - flink.keystore和flink.truststore文件路径为绝对路径时：
    - 执行如下命令启动session，并在session中提交作业。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
```

### flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar

- 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。

### flink run -m yarn-cluster /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar

步骤6 作业提交成功后，客户端界面显示如下。

图 6-2 在 Yarn 上提交作业成功

```
[root@node-master1ks2p ~]# flink run -m yarn-cluster /opt/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
2019-07-10 16:30:11,090 | WARN | [main] | The short-circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. | org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory (DomainSocketFactory.java:118)
2019-07-10 16:30:11,090 | WARN | [main] | The short-circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. | org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory (DomainSocketFactory.java:118)
Starting execution of program
Executing WordCount example with default input data set.
Use --input to specify file input.
Printing result to stdout. Use --output to specify output path.
Program execution finished
Job with JobID c043b1921e80a1ef2bba24b51a9beid has finished.
Job Runtime: 7953 ms
```

图 6-3 启动 session 成功

```
[root@node-master1ks2p ~]# yarn-session.sh -m "test4doc" -d
2019-07-26 09:17:08,919 | WARN | [main] | Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable | org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader (NativeCodeLoader.java:62)
2019-07-26 09:17:08,958 | WARN | [main] | The short-circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. | org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory (DomainSocketFactory.java:118)
Flink JobManager is now running on node ana-core-hdp:32586 with leader id b9b5a88-1983-435f-bb00-ad12fd1d46b.
JobManager web interface: http://192.168.2.61:47997
[root@node-master1ks2p ~]#
```


图 6-4 在 session 中提交作业成功

```
[root@node-master1ks2p ~]# flink run /opt/client/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
YARN properties set default parallelism to 3
2019-07-26 09:19:20,540 | WARN | [main] | The short-circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. | org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory (DomainSocketFactory.java:118)
2019-07-26 09:19:20,548 | WARN | [main] | The short-circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. | org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory (DomainSocketFactory.java:118)
Starting execution of program
Executing WordCount example with default input data set.
Use --input to specify file input.
Printing result to stdout. Use --output to specify output path.
Program execution finished
Job with JobID 5b1c346593fd792a19163c2e7c3c3 has finished.
Job Runtime: 5906 ms
[root@node-master1ks2p ~]#
```

步骤7 使用运行用户进入Yarn服务的原生页面，找到对应作业的application，单击 application名称，进入到作业详情页面

- 若作业尚未结束，可单击“Tracking URL”链接进入到Flink的原生页面，查看作业的运行信息。
- 若作业已运行结束，对于在session中提交的作业，可以单击“Tracking URL”链接登录Flink原生页面查看作业信息。

图 6-5 application



---结束

## 6.3.3 使用 Flume 客户端

### 操作场景

Flume支持将采集的日志信息导入到Kafka。

### 前提条件

- 已创建开启Kerberos认证的包含Flume、Kafka等组件的流式集群。
- 已配置网络，使日志生成节点与流集群互通。

### 使用 Flume 客户端

#### 📖 说明

普通集群不需要执行**步骤2-步骤6**。

#### 步骤1 安装Flume客户端。

可参考[安装Flume客户端](#)在日志生成节点安装Flume客户端，例如安装目录为“/opt/Flumeclient”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

#### 步骤2 将Master1节点上的认证服务器配置文件，复制到安装Flume客户端的节点，保存到Flume客户端中*Flume客户端安装目录*/fusioninsight-flume-*Flume组件版本号*/conf目录下。

文件完整路径为“ $\{\text{BIGDATA\_HOME}\}/\text{FusionInsight\_BASE\_XXX}/1\_X\ \text{KerberosClient}/\text{etc}/\text{kdc.conf}$ ”。其中“XXX”为产品版本号，“X”为随机生成的数字，请根据实际情况修改。同时文件需要以Flume客户端安装用户身份保存，例如root用户。

#### 步骤3 查看任一部署Flume角色节点的“业务IP”。

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Flume > 实例”。查看任一部署Flume角色节点的“业务IP”。

#### 📖 说明

若集群详情页面没有“组件管理”页签，请先完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

#### 步骤4 将此节点上的用户认证文件，复制到安装Flume客户端的节点，保存到Flume客户端中“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-*Flume组件版本号*/conf”目录下。

文件完整路径为 $\{\text{BIGDATA\_HOME}\}/\text{FusionInsight\_Porter\_XXX}/\text{install}/\text{FusionInsight-Flume-Flume组件版本号}/\text{flume}/\text{conf}/\text{flume.keytab}$ 。

其中“XXX”为产品版本号，请根据实际情况修改。同时文件需要以Flume客户端安装用户身份保存，例如root用户。

#### 步骤5 将此节点上的配置文件“jaas.conf”，复制到安装Flume客户端的节点，保存到Flume客户端中“conf”目录。

文件完整路径为 $\{\text{BIGDATA\_HOME}\}/\text{FusionInsight\_Current}/1\_X\_Flume}/\text{etc}/\text{jaas.conf}$ 。

其中“X”为随机生成的数字，请根据实际情况修改。同时文件需要以Flume客户端安装用户身份保存，例如root用户。



**步骤6** 登录安装Flume客户端节点，切换到客户端安装目录，执行以下命令修改文件：

```
vi conf/jaas.conf
```

修改参数“keyTab”定义的用户认证文件完整路径即**步骤4**中保存用户认证文件的目录：“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf”，然后保存并退出。

**步骤7** 执行以下命令，修改Flume客户端配置文件“flume-env.sh”：

```
vi Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/flume-env.sh
```

在“-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection”后面，增加以下内容：

```
-Djava.security.krb5.conf=Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/kdc.conf -
Djava.security.auth.login.config=Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/jaas.conf -
Dzookeeper.request.timeout=120000
```

例如：“-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -Djava.security.krb5.conf=/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/kdc.conf -Djava.security.auth.login.config=/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/jaas.conf -Dzookeeper.request.timeout=120000”

请根据实际情况，修改“Flume客户端安装目录”，然后保存并退出。

**步骤8** 执行以下命令，重启Flume客户端：

```
cd Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin
```

```
./flume-manage.sh restart
```

例如：

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin
```

```
./flume-manage.sh restart
```

**步骤9** 根据实际业务场景配置作业。

- MRS 3.x及之后版本部分参数可直接在Manager界面配置。
- 在“properties.properties”文件中配置，以配置SpoolDir Source+File Channel +Kafka Sink为例。

在安装Flume客户端的节点执行以下命令，根据实际业务需求，在Flume客户端配置文件“properties.properties”中配置并保存作业。

```
vi Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/
properties.properties
```

```


client.sources = static_log_source
client.channels = static_log_channel
client.sinks = kafka_sink

#LOG_TO_HDFS_ONLINE_1

client.sources.static_log_source.type = spooldir
client.sources.static_log_source.spoolDir = 监控目录
client.sources.static_log_source.fileSuffix = .COMPLETED
client.sources.static_log_source.ignorePattern = ^$
client.sources.static_log_source.trackerDir = 传输过程中元数据存储路径
client.sources.static_log_source.maxBlobLength = 16384
client.sources.static_log_source.batchSize = 51200
```

```
client.sources.static_log_source.inputCharset = UTF-8
client.sources.static_log_source.deserializer = LINE
client.sources.static_log_source.selector.type = replicating
client.sources.static_log_source.fileHeaderKey = file
client.sources.static_log_source.fileHeader = false
client.sources.static_log_source.basenameHeader = true
client.sources.static_log_source.basenameHeaderKey = basename
client.sources.static_log_source.deletePolicy = never

client.channels.static_log_channel.type = file
client.channels.static_log_channel.dataDirs = 数据缓存路径, 设置多个路径可提升性能, 中间用逗号分开
client.channels.static_log_channel.checkpointDir = 检查点存放路径
client.channels.static_log_channel.maxFileSize = 2146435071
client.channels.static_log_channel.capacity = 1000000
client.channels.static_log_channel.transactionCapacity = 612000
client.channels.static_log_channel.minimumRequiredSpace = 524288000

client.sinks.kafka_sink.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
client.sinks.kafka_sink.kafka.topic = 数据写入的topic, 如flume_test
client.sinks.kafka_sink.kafka.bootstrap.servers = XXX.XXX.XXX.XXX:kafka端口号,XXX.XXX.XXX.XXX:kafka
端口号,XXX.XXX.XXX.XXX:kafka端口号
client.sinks.kafka_sink.flumeBatchSize = 1000
client.sinks.kafka_sink.kafka.producer.type = sync
client.sinks.kafka_sink.kafka.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
client.sinks.kafka_sink.kafka.kerberos.domain.name = Kafka Domain名称, 安全集群必填, 如
hadoop.xxx.com
client.sinks.kafka_sink.requiredAcks = 0

client.sources.static_log_source.channels = static_log_channel
client.sinks.kafka_sink.channel = static_log_channel
```

### 📖 说明

- client.sinks.kafka\_sink.kafka.topic: 数据写入的topic。若kafka中该topic不存在, 默认情况下会自动创建该topic。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.bootstrap.servers: Kafkabrokers列表, 多个用英文逗号分隔。默认情况下, 安全集群端口21007, 普通集群对应端口9092。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.security.protocol: 安全集群为SASL\_PLAINTEXT, 普通集群为PLAINTEXT。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.kerberos.domain.name:  
普通集群无需配置此参数。安全集群对应此参数的值为Kafka集群中“kerberos.domain.name”对应的值。  
具体可到Broker实例所在节点上查看“\${BIGDATA\_HOME}/MRS\_Current/1\_X\_Broker/etc/server.properties”  
其中X为随机生成的数字, 请根据实际情况修改。同时文件需要以Flume客户端安装用户身份保存, 例如root用户。  
具体可到Broker实例所在节点上查看“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Current/1\_X\_Broker/etc/server.properties”。

**步骤10** 参数配置并保存后, Flume客户端将自动加载“properties.properties”中配置的内容。当spoolDir生成新的日志文件, 文件内容将发送到Kafka生产者, 并支持Kafka消费者消费。

----结束

## 6.3.4 使用 HBase 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用HBase客户端。

## 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/hadoopclient”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。  
“机机”用户需要下载keytab文件，“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 非root用户使用HBase客户端，请确保该HBase客户端目录的属主为该用户，否则请参考如下命令修改属主。

```
chown user:group -R 客户端安装目录/HBase
```

## 使用 HBase 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建HBase表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 组件业务用户
```

例如，`kinit hbaseuser`。

**步骤5** 直接执行HBase组件的客户端命令。

```
hbase shell
```

```
----结束
```

## HBase 客户端常用命令

常用的HBase客户端命令如下表所示。

表 6-5 HBase 客户端命令

| 命令       | 说明                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create   | 创建一张表，例如 <code>create 'test', 'f1', 'f2', 'f3'</code> 。                                                         |
| disable  | 停止指定的表，例如 <code>disable 'test'</code> 。                                                                         |
| enable   | 启动指定的表，例如 <code>enable 'test'</code> 。                                                                          |
| alter    | 更改表结构。可以通过alter命令增加、修改、删除列族信息以及表相关的参数值，例如 <code>alter 'test', {NAME =&gt; 'f3', METHOD =&gt; 'delete'}</code> 。 |
| describe | 获取表的描述信息，例如 <code>describe 'test'</code> 。                                                                      |
| drop     | 删除指定表。删除前表必须已经是停止状态，例如 <code>drop 'test'</code> 。                                                               |

| 命令   | 说明                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| put  | 写入指定cell的value。Cell的定位由表、rowk、列组合起来唯一决定，例如put 'test','r1','f1:c1','myvalue1'。 |
| get  | 获取行的值或者行的指定cell的值。例如get 'test','r1'。                                          |
| scan | 查询表数据。参数中指定表名和scanner，例如scan 'test'。                                          |

## 6.3.5 使用 HDFS 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用HDFS客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。  
例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）

### 使用 HDFS 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 直接执行HDFS Shell命令。例如：

```
hdfs dfs -ls /
```

----结束

### HDFS 客户端常用命令

常用的HDFS客户端命令如下表所示。

表 6-6 HDFS 客户端常用命令

| 命令                                       | 说明               | 样例                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hdfs dfs -mkdir 文件夹名称</b>             | 创建文件夹            | <b>hdfs dfs -mkdir /tmp/mydir</b>                                                    |
| <b>hdfs dfs -ls 文件夹名称</b>                | 查看文件夹            | <b>hdfs dfs -ls /tmp</b>                                                             |
| <b>hdfs dfs -put 客户端节点上本地文件 HDFS指定路径</b> | 上传本地文件到 HDFS指定路径 | <b>hdfs dfs -put /opt/test.txt /tmp</b><br>上传客户端节点“/opt/test.txt”文件到HDFS的“/tmp”路径下   |
| <b>hdfs dfs -get hdfs指定文件 客户端节点上指定路径</b> | 下载HDFS文件到本地指定路径  | <b>hdfs dfs -get /tmp/test.txt /opt/</b><br>下载HDFS的“/tmp/test.txt”文件到客户端节点的“/opt”路径下 |
| <b>hdfs dfs -rm -r -f hdfs指定文件夹</b>      | 删除文件夹            | <b>hdfs dfs -rm -r -f /tmp/mydir</b>                                                 |
| <b>hdfs dfs -chmod 权限参数 文件目录</b>         | 为用户设置 HDFS目录权限   | <b>hdfs dfs -chmod 700 /tmp/test</b>                                                 |

## 客户端常见使用问题

- 当执行HDFS客户端命令时，客户端程序异常退出，报“java.lang.OutOfMemoryError”的错误。

这个问题是由于HDFS客户端运行时的所需的内存超过了HDFS客户端设置的内存上限（默认为128MB）。可以通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改HDFS客户端的内存上限。例如，需要设置该内存上限为1GB，则设置：

```
CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：

```
source <客户端安装路径>/bigdata_env
```
- 如何设置HDFS客户端运行时的日志级别？

HDFS客户端运行时的日志是默认输出到Console控制台的，其级别默认是INFO级别。有的时候为了定位问题，需要开启DEBUG级别日志，可以通过导出一个环境变量来设置，命令如下：

```
export HADOOP_ROOT_LOGGER=DEBUG,console
```

在执行完上面命令后，再执行HDFS Shell命令时，即可打印出DEBUG级别日志。如果想恢复INFO级别日志，可执行如下命令：

```
export HADOOP_ROOT_LOGGER=INFO,console
```
- 如何彻底删除HDFS文件？

由于HDFS的回收站机制，一般删除HDFS文件后，文件会移动到HDFS的回收站中。如果确认文件不再需要并且需要立马释放存储空间，可以继续清理对应的回收站目录（例如：hdfs://hacluster/user/xxx/.Trash/Current/xxx）。

## 6.3.6 使用 Hive 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Hive客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。

### 使用 Hive 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 根据集群认证模式，完成Hive客户端登录。

- 安全模式，则执行以下命令，完成用户认证并登录Hive客户端。

```
kinit 组件业务用户
```

```
beeline
```

- 普通模式，则执行以下命令，登录Hive客户端，如果不指定组件业务用户，则会以当前操作系统用户登录。

```
beeline -n 组件业务用户
```

**步骤5** 使用以下命令，执行HCatalog的客户端命令。

```
hcat -e "cmd"
```

其中“cmd”必须为Hive DDL语句，如hcat -e "show tables"。

**说明**

- 若要使用HCatalog客户端，必须从服务页面选择“更多 > 下载客户端”，下载全部服务的客户端。Beeline客户端不受此限制。
- 由于权限模型不兼容，使用HCatalog客户端创建的表，在HiveServer客户端中不能访问，但可以使用WebHCat客户端访问。
- 在普通模式下使用HCatalog客户端，系统将以当前登录操作系统用户来执行DDL命令。
- 退出beeline客户端时请使用!**q**命令，不要使用“Ctrl + C”。否则会导致连接生成的临时文件无法删除，长期会累积产生大量的垃圾文件。
- 在使用beeline客户端时，如果需要在一行中输入多条语句，语句之间以“;”分隔，需要将“entireLineAsCommand”的值设置为“false”。

设置方法：如果未启动beeline，则执行**beeline --entireLineAsCommand=false**命令；如果已启动beeline，则在beeline中执行!**set entireLineAsCommand false**命令。

设置完成后，如果语句中含有不是表示语句结束的“;”，需要进行转义，例如**select concat\_ws('\;', collect\_set(col1)) from tbl**。

----结束

**Hive 客户端常用命令**

常用的Hive Beeline客户端命令如下表所示。

**表 6-7** Hive Beeline 客户端常用命令

| 命令                                                                                                                        | 说明                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| set <key>=<value>                                                                                                         | 设置特定配置变量（键）的值。<br><b>说明</b><br>若变量名拼错，Beeline不会显示错误。                                         |
| set                                                                                                                       | 打印由用户或Hive覆盖的配置变量列表。                                                                         |
| set -v                                                                                                                    | 打印Hadoop和Hive的所有配置变量。                                                                        |
| add FILE[S] <filepath><br><filepath>*<br>add JAR[S] <filepath><br><filepath>*<br>add ARCHIVE[S]<br><filepath> <filepath>* | 将一个或多个文件、JAR文件或ARCHIVE文件添加至分布式缓存的资源列表中。                                                      |
| add FILE[S] <ivyurl><br><ivyurl>*<br>add JAR[S] <ivyurl><br><ivyurl>*<br>add ARCHIVE[S] <ivyurl><br><ivyurl>*             | 使用“ivy://goup:module:version?query_string”格式的Ivy URL，将一个或多个文件、JAR文件或ARCHIVE文件添加至分布式缓存的资源列表中。 |
| list FILE[S]<br>list JAR[S]<br>list ARCHIVE[S]                                                                            | 列出已添加至分布式缓存中的资源。                                                                             |

| 命令                                                                                                                     | 说明                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| list FILE[S] <filepath>*<br>list JAR[S] <filepath>*<br>list ARCHIVE[S]<br><filepath>*                                  | 检查给定的资源是否已添加至分布式缓存中。                                                                                 |
| delete FILE[S] <filepath>*<br>delete JAR[S] <filepath>*<br>delete ARCHIVE[S]<br><filepath>*                            | 从分布式缓存中删除资源。                                                                                         |
| delete FILE[S] <ivyurl><br><ivyurl>*<br>delete JAR[S] <ivyurl><br><ivyurl>*<br>delete ARCHIVE[S]<br><ivyurl> <ivyurl>* | 从分布式缓存中删除使用<ivyurl>添加的资源。                                                                            |
| reload                                                                                                                 | 使HiveServer2发现配置参数指定路径下JAR文件的变更“hive.reloadable.aux.jars.path”（无需重启HiveServer2）。更改操作包括添加、删除或更新JAR文件。 |
| dfs <dfs command>                                                                                                      | 执行dfs命令。                                                                                             |
| <query string>                                                                                                         | 执行Hive查询，并将结果打印到标准输出。                                                                                |

## 6.3.7 使用 Kafka 客户端

### 操作场景

用户可以在集群客户端完成Topic的创建、查询、删除等基本操作。

### 前提条件

已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

### 使用 Kafka 客户端

**步骤1** 进入ZooKeeper实例页面：

登录FusionInsight Manager，具体请参见[访问FusionInsight Manager](#)。然后选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例”。

**步骤2** 查看ZooKeeper角色实例的IP地址。

记录ZooKeeper角色实例其中任意一个的IP地址即可。

**步骤3** 登录安装客户端的节点。



**步骤4** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如 “/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

**步骤5** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤6** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit Kafka用户
```

**步骤7** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索参数“clientPort”，记录“clientPort”的参数值。

**步骤8** 创建一个Topic：

```
sh kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份个数 --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：

```
sh kafka-topics.sh --create --topic TopicTest --partitions 3 --replication-factor 3 --zookeeper 10.10.100:2181/kafka
```

**步骤9** 执行以下命令，查询集群中的Topic信息：

```
sh kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：

```
sh kafka-topics.sh --list --zookeeper 10.10.100:2181/kafka
```

**步骤10** 删除**步骤8**中创建的Topic：

```
sh kafka-topics.sh --delete --topic 主题名称 --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：

```
sh kafka-topics.sh --delete --topic TopicTest --zookeeper 10.10.100:2181/kafka
```

----结束

## 6.3.8 使用 Oozie 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Oozie客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。

### 使用 Oozie 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行以下命令进行用户认证。*exampleUser*为提交任务的用户名。  

```
kinit exampleUser
```
- 普通模式，执行**步骤5**。

**步骤5** 配置Hue。

1. spark2x环境配置（如果不涉及spark2x任务，可以跳过此步骤）：

```
hdfs dfs -put /opt/client/Spark2x/spark/jars/*.jar /user/oozie/share/lib/spark2x/
```

当HDFS目录“/user/oozie/share”中的Jar包发生变化时，需要重启Oozie服务。

2. 上传Oozie配置文件以及Jar包至HDFS：

```
hdfs dfs -mkdir /user/exampleUser
```

```
hdfs dfs -put -f /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples /user/exampleUser/
```

#### 📖 说明

- *exampleUser*为提交任务的用户名。
- 在提交任务的用户和非job.properties文件均无变更的前提下，客户端安装目录/Oozie/oozie-client-\*/examples目录一经上传HDFS，后续可重复使用，无需多次提交。
- 解决Spark和Yarn关于jetty的jar冲突。

```
hdfs dfs -rm -f /user/oozie/share/lib/spark/jetty-all-9.2.22.v20170606.jar
```

- 普通模式下，上传过程如果遇到“Permission denied”的问题，可执行以下命令进行处理。

```
su - omm
```

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
hdfs dfs -chmod -R 777 /user/oozie
```

```
exit
```

----结束

## 6.3.9 使用 Storm 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Storm客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）

## 操作步骤

**步骤1** 根据业务情况，准备好客户端，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行命令进行客户端操作。

例如执行以下命令：

- cql
- storm

### 说明

同一个storm客户端不能同时连接安全和非安全的ZooKeeper。

----结束

## 6.3.10 使用 Yarn 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Yarn客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。  
例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。普通模式不需要下载keytab文件及修改密码操作。

### 使用 Yarn 客户端

**步骤1** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤4** 直接执行Yarn命令。例如：

```
yarn application -list
```

```
----结束
```

## 客户端常见使用问题

1. 当执行Yarn客户端命令时，客户端程序异常退出，报“java.lang.OutOfMemoryError”的错误。

这个问题是由于Yarn客户端运行时的所需的内存超过了Yarn客户端设置的内存上限（默认为128MB）。可以通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改Yarn客户端的内存上限。例如，需要设置该内存上限为1GB，则设置：

```
export CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：

```
source <客户端安装路径>/bigdata_env
```

2. 如何设置Yarn客户端运行时的日志级别？

Yarn客户端运行时的日志是默认输出到Console控制台的，其级别默认是INFO级别。有的时候为了定位问题，需要开启DEBUG级别日志，可以通过导出一个环境变量来设置，命令如下：

```
export YARN_ROOT_LOGGER=DEBUG,console
```

在执行完上面命令后，再执行Yarn Shell命令时，即可打印出DEBUG级别日志。

如果想恢复INFO级别日志，可执行如下命令：

```
export YARN_ROOT_LOGGER=INFO,console
```

# 7 配置存算分离

## 7.1 MRS 存算分离简介

MRS支持在大数据存储容量大、计算资源需要弹性扩展的场景下，用户将数据存储在OBS服务中，使用MRS集群仅作数据计算处理的存算分离模式，从而实现按需灵活扩展资源、低成本的海量数据分析方案。

### 📖 说明

大数据存算分离场景，请务必使用OBS并行文件系统，使用普通对象桶会对集群性能产生较大影响。

存算分离功能使用流程：

#### 1. 配置存算分离集群。

请选择如下其中一种配置即可（推荐使用委托方式）。

- 通过为MRS集群绑定ECS委托方式访问OBS，避免了AK/SK直接暴露在配置文件中的风险，具体请参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)。
- 在MRS集群中配置AK/SK，AK/SK会明文暴露在配置文件中，请谨慎使用，具体请参考[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)。
- MRS通过集群内的Guardian组件对接OBS，为其他组件提供获取访问OBS的临时认证凭据、细粒度权限控制的能力，具体请参考[配置Guardian服务对接OBS](#)。

### 📖 说明

- 目前仅MRS 3.3.0-LTS及之后的版本支持基于Guardian组件对接OBS，其他版本集群请参考[MRS集群组件对接OBS（基于委托）](#)相关章节进行配置。
- 基于Guardian存算分离管理面作业提交依赖JobGateway模式，不支持Executor模式。

#### 2. 使用存算分离集群。

在具备OBS资源的访问权限后，MRS集群内相关组件可通过客户端访问对应文件资源。

各组件访问OBS配置说明可参考如下内容：

- [MRS集群组件对接OBS（基于委托）](#)

- [MRS集群组件对接OBS（基于Guardian）](#)

## 7.2 基于委托机制对接 OBS

### 7.2.1 配置存算分离集群（委托方式）

MRS支持用户将数据存储到OBS服务中，使用MRS集群仅作数据计算处理的存算模式。MRS通过IAM服务的“委托”机制进行简单配置，实现使用ECS自动获取的临时AK/SK访问OBS。避免了AK/SK直接暴露在配置文件中的风险。

通过绑定委托，ECS或BMS云服务将有权限来管理您的部分资源，请根据实际业务场景需求确认是否需要配置委托。

MRS提供如下访问OBS的配置方式，请选择其中一种配置即可（推荐使用委托方式）：

- 通过为MRS集群绑定ECS委托方式访问OBS，避免了AK/SK直接暴露在配置文件中的风险，具体请参考本章节。
- 在MRS集群中配置AK/SK，AK/SK会明文暴露在配置文件中，请谨慎使用，具体请参考[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)。

集群的Hadoop、Hive、Spark、Presto、Flink组件支持该功能。

#### 步骤一：创建具有访问 OBS 权限的 ECS 委托

##### 📖 说明

- MRS在IAM的委托列表中预置了MRS\_ECS\_DEFAULT\_AGENCY委托，可在集群创建过程中可以选择该委托，该委托拥有对象存储服务的OBS OperateAccess权限和在集群所在区域拥有CES FullAccess（对开启细粒度策略的用户）、CES Administrator和KMS Administrator权限。同时请勿在IAM修改MRS\_ECS\_DEFAULT\_AGENCY委托。
- 如需使用预置的委托，请跳过创建委托步骤。如需使用自定义委托，请参考如下步骤进行创建委托（创建或修改委托需要用户具有Security Administrator权限）。若还需对OBS文件系统中的指定路径进行更加细粒度的权限控制，可参考[配置MRS多用户访问OBS细粒度权限](#)创建自定义的角色策略。

1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务”。
3. 选择“委托 > 创建委托”。
4. 设置“委托名称”。例如：mrs\_ecs\_obs。
5. “委托类型”选择“云服务”，在“云服务”中选择“弹性云服务器ECS 裸金属服务器BMS”，授权ECS或BMS调用OBS服务。
6. “持续时间”选择“永久”并单击“下一步”。
7. 在弹出授权页面的搜索框内，搜索“OBS OperateAccess”策略，勾选“OBS OperateAccess”策略。
8. 单击“下一步”，选择权限范围方案，默认选择“所有资源”，单击“展开其他方案”，选择“全局服务资源”，单击“确定”。
9. 在弹出的提示框中单击“知道了”，开始授权。界面提示“授权成功。”，单击“完成”，委托成功创建。

## 步骤二：创建存算分离集群

配置存算分离支持在新建集群中配置委托实现，也可以通过为已有集群绑定委托实现。本示例以开启Kerberos认证的集群为例介绍。

### 新创建存算分离集群：

1. 在创建集群页面，选择“自定义创建”页签。
2. 在“自定义创建”页签，填写“软件配置”参数。
  - 区域：请根据需要选择。
  - 集群名称：可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期等。
  - 集群版本：请选择集群版本。
  - 集群类型：选择“分析集群”或“混合集群”并勾选所有组件。
  - 元数据：选择“本地元数据”。
3. 单击“下一步”，并配置硬件相关参数。
  - 可用区：默认即可。
  - 虚拟私有云：默认即可。
  - 子网：默认即可。
  - 安全组：默认即可。
  - 弹性公网IP：默认即可。
  - 集群节点：请根据自身需求选择节点规格和数量。
4. 单击“下一步”，并配置相关参数。
  - Kerberos认证：默认开启，请根据自身需要选择。
  - 用户名：默认为“admin”，用于登录集群管理页面。
  - 密码：设置admin用户密码。
  - 确认密码：再次输入设置的admin用户密码。
  - 登录方式：选择登录ECS节点的登录方式，本例选择密码方式。
  - 用户名：默认为“root”，用于远程登录ECS机器。
  - 密码：设置root用户密码。
  - 确认密码：再次输入设置的root用户密码。
5. 本例以配置委托为例介绍，其他参数暂不配置，如需配置请参考[高级配置](#)。  
委托：选择[步骤一：创建具有访问OBS权限的ECS委托](#)所创建的委托或MRS在IAM服务中预置的委托MRS\_ECS\_DEFAULT\_AGENCY。
6. 勾选通信安全授权，详细信息请参见[授权安全通信](#)。
7. 单击“立即申请”。等待集群创建成功。  
当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击“继续”，若无需开启Kerberos认证请单击“返回”关闭Kerberos认证后再创建集群。

### 为已有集群配置存算分离功能：

1. 登录MRS控制台，在导航栏选择“集群列表 > 现有集群”。
2. 单击集群名称，进入集群详情页面。
3. 在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。

4. 在集群详情页的“概览”页签，单击委托右侧的“管理委托”选择需要绑定的委托并单击“确定”进行绑定，或单击“新建委托”进入IAM控制台进行创建后再在此处进行绑定。

### 步骤三：创建 OBS 文件系统用于存放数据

#### 📖 说明

大数据存算分离场景，请务必使用OBS并行文件系统，使用普通对象桶会对集群性能产生较大影响。

1. 登录OBS控制台。
2. 单击“并行文件系统 > 创建并行文件系统”。
3. 填写文件系统名称，例如“mrs-word001”。  
其他参数请根据需要填写。
4. 单击“立即创建”。
5. 在OBS控制台并行文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页面。
6. 在左侧导航栏选择“文件”，新建program、input文件夹。
  - program：请上传程序包到该文件夹。
  - input：请上传输入数据到该文件夹。

### 步骤四：访问 OBS 文件系统

1. 用root用户登录集群Master节点，具体请参见[登录集群节点](#)。
2. 配置环境变量。

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

3. 验证Hadoop访问OBS。
  - a. 查看文件系统mrs-word001下面的文件列表。

```
hadoop fs -ls obs://mrs-word001/
```
  - b. 返回文件列表即表示访问OBS成功。

图 7-1 Hadoop 验证返回文件列表

```
Found 2 items
drwxrwxrwx - root root 0 2019-12-21 11:04 obs://mrs-word001/input
drwxrwxrwx - root root 0 2019-12-21 11:04 obs://mrs-word001/program
```

4. 验证Hive访问OBS。
  - a. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建Hive表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

**kinit MRS集群用户**

例如，kinit hiveuser

- b. 执行Hive组件的客户端命令。

**beeline**

- c. 在beeline中直接使用obs的目录进行访问。例如，执行如下命令创建Hive表并指定数据存储于mrs-word001文件系统的test\_obs目录中。

```
create table test_obs(a int, b string) row format delimited fields
terminated by ',' stored as textfile location "obs://mrs-word001/
test_obs";
```



- d. 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test\_obs，即表示访问OBS成功。

**show tables;**

图 7-2 Hive 验证返回已创建的表名

```
+-----+
| tab_name |
+-----+
| test_obs |
+-----+
1 row selected (0.352 seconds)
```

- e. 使用“Ctrl + C”退出hive beeline。
5. 验证Spark访问OBS。
- a. 执行Spark组件的客户端命令。
- spark-beeline**
- b. 在spark-beeline中访问OBS，例如在obs://mrs-word001/table/目录中创建表test。

**create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';**

- c. 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test，即表示访问OBS成功。

**show tables;**

图 7-3 Spark 验证返回已创建的表名

```
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
+-----+
| Result |
+-----+
+-----+
No rows selected (2.515 seconds)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> show tables;
+-----+
| database | tableName | isTemporary |
+-----+
| default | test | false |
| default | test_obs | false |
+-----+
2 rows selected (0.127 seconds)
```

- d. 使用“Ctrl + C”退出spark beeline。
6. 验证Presto访问OBS。
- 未开启Kerberos认证的普通集群
    - i. 执行如下命令连接客户端。  
**presto\_cli.sh**
    - ii. 在Presto客户端中执行语句创建schema，指定location为OBS路径，例如：  
**CREATE SCHEMA hive.demo WITH (location = 'obs://mrs-word001/presto-demo002/');**
    - iii. 在该schema中建表，该表的数据即存储在OBS文件系统内，例如：  
**CREATE TABLE hive.demo.demo\_table WITH (format = 'ORC') AS SELECT \* FROM tpch.sf1.customer;**

图 7-4 普通集群 Presto 验证返回结果

```
[root@node-master2mdc0 ~]# presto_cli.sh
--server http://192.168.3.66:7520
presto> CREATE SCHEMA hive.demo WITH (location = 'obs://mrs-word001/presto-demo/');
CREATE SCHEMA
presto> CREATE TABLE hive.demo.demo_table WITH (format = 'ORC') AS SELECT * FROM tpch.sf1.customer;
CREATE TABLE: 150000 rows

Query 20191221_033019_00001_ukfbz, FINISHED, 2 nodes
Splits: 42 total, 42 done (100.00%)
0:09 [150K rows, 0B] [16K rows/s, 0B/s]
```

- iv. 执行exit退出客户端。
- 开启Kerberos认证的安全集群
  - i. 登录MRS Manager创建一个拥有“Hive Admin Privilege”权限的角色，例如prestorole，创建角色请参考[角色管理](#)。
  - ii. 创建一个属于“Presto”和“Hive”组的用户，同时为该用户绑定6.i中创建的角色，例如presto001，创建用户请参考[创建用户](#)。
  - iii. 认证当前用户。  
**kinit presto001**
  - iv. 下载用户凭证。
    - 1) 在FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户”，单击新增用户所在行的“更多 > 下载认证凭据”。
  - v. 解压下载的用户凭证文件，得到“krb5.conf”和“user.keytab”两个文件并放入客户端目录，例如“/opt/Bigdata/client/Presto/”。
  - vi. 执行如下命令获取用户principal。  
**klist -kt /opt/Bigdata/client/Presto/user.keytab**
  - vii. 启用Kerberos认证的集群，执行以下命令连接本集群的Presto Server。  
**presto\_cli.sh --krb5-config-path {krb5.conf文件路径} --krb5-principal {用户principal} --krb5-keytab-path {user.keytab文件路径} --user {presto用户名}**
    - o krb5.conf文件路径：请替换为6.v中设置的文件存放路径，例如“/opt/Bigdata/client/Presto/krb5.conf”
    - o user.keytab文件路径：请替换为6.v中设置的文件存放路径，例如“/opt/Bigdata/client/Presto/user.keytab”
    - o 用户principal：请替换为6.vi中返回的结果
    - o presto用户名：请替换为6.ii中创建的用户名，例如“presto001”
 例如：**presto\_cli.sh --krb5-config-path /opt/Bigdata/client/Presto/krb5.conf --krb5-principal presto001@xxx.xxx.COM --krb5-keytab-path /opt/Bigdata/client/Presto/user.keytab --user presto001**
  - viii. 在Presto客户端中执行语句创建schema，指定location为OBS路径，例如：  
**CREATE SCHEMA hive.demo01 WITH (location = 'obs://mrs-word001/presto-demo02/');**
  - ix. 在该schema中建表，该表的数据即存储在OBS文件系统中，例如：  
**CREATE TABLE hive.demo01.demo\_table WITH (format = 'ORC') AS SELECT \* FROM tpch.sf1.customer;**

图 7-5 安全集群 Presto 验证返回结果

```
[root@node-master2mdc0 ~]# presto_cli.sh --krb5-config-path /opt/Client/Presto/krb5.conf --krb5-principal presto001@8885C9_1710_480_090C42900A1.COM --krb5-keytab-path /opt/Client/Presto/user.keytab
--user presto001
--krb5-remote-service-name HTTP --server https://192.168.3.22:7521 --krb5-keytab-path /opt/Client/Presto/user.keytab --krb5-principal presto001@8885C9_1710_480_090C42900A1.COM --krb5-config-path /opt/Client/Presto/krb5.conf --user presto001
presto> CREATE SCHEMA hive.demo01 WITH (location = 'obs://mrs-word001/presto-demo02/');
CREATE SCHEMA
presto> CREATE TABLE hive.demo01.demo_table WITH (format = 'ORC') AS SELECT * FROM tpch.sf1.customer;
CREATE TABLE: 150000 rows

Query 20191221_105909_00006_jfngb, FINISHED, 2 nodes
Splits: 42 total, 42 done (100.00%)
0:13 [150K rows, 0B] [12.7K rows/s, 0B/s]
```

- x. 执行`exit`退出客户端。
7. 验证Flink访问OBS。
    - a. 在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。
    - b. 用户同步完成后，在集群详情页选择“作业管理 > 添加”提交Flink作业，在“执行程序参数”中按照“`--input <作业输入路径> --output <作业输出路径>`”格式填写，其中作业输入路径选择OBS，输出路径请手动输入一个不存在的目录，例如`obs://mrs-word001/output/`。
    - c. 在OBS控制台，进入提交作业时选择的输出路径，即可查看到输出目录已经自动创建并存放着作业执行结果，表示访问OBS成功。

图 7-6 Flink 作业执行结果



## 步骤五：配置生命周期规则

在MRS 3.2.0-LTS.1及后续版本中，MRS集群内组件默认支持数据防误删策略，即组件用户删除的文件数据并不会直接被删除，而是会保存到OBS文件系统内的用户回收站目录中。

为节省OBS使用空间，需参考[配置组件数据回收站清理策略](#)配置定时自动清理OBS回收站目录中的文件数据。

## 相关参考

如需对访问OBS的权限进行控制，请参考[配置MRS多用户访问OBS细粒度权限](#)。

## 7.2.2 配置存算分离集群（AKSK 方式）

MRS支持使用`obs://`的方式对接OBS服务，当前主要支持的组件为Hadoop、Hive、Spark、Presto、Flink。其中HBase组件使用`obs://`的方式对接OBS服务暂不支持。

MRS提供如下访问OBS的配置方式，请选择其中一种配置即可（推荐使用委托方式）：

- 通过为MRS集群绑定ECS委托方式访问OBS，避免了AK/SK直接暴露在配置文件中的风险，具体请参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)。
- 在MRS集群中配置AK/SK，AK/SK会明文暴露在配置文件中，请谨慎使用，具体请参考本章节。

**须知**

- 为了提高数据写入性能，可以在Manager页面选择“集群 > 服务 > 需要修改的服务名称 > 配置”，修改对应服务的配置参数“fs.obs.buffer.dir”的值为数据盘目录。
- 大数据存算分离场景，请务必使用OBS并行文件系统（），使用普通对象桶会对集群性能产生较大影响。
- 在MRS 3.2.0-LTS.1及后续版本中，MRS集群内组件默认支持数据防误删策略，即组件用户删除的文件数据并不会直接被删除，而是会保存到OBS文件系统内的用户回收站目录中。  
为节省OBS使用空间，需参考[配置组件数据回收站清理策略](#)配置定时自动清理OBS回收站目录中的文件数据。
- 配置文件中包含认证密码信息可能存在安全风险，建议当前场景执行完毕后删除相关配置文件或加强安全管理。
- 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

**Hadoop 访问 OBS**

- 在HDFS客户端的“客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop”目录中修改“core-site.xml”文件，增加如下内容。

```
<property>
 <name>fs.obs.access.key</name>
 <value>ak</value>
</property>
<property>
 <name>fs.obs.secret.key</name>
 <value>sk</value>
</property>
<property>
 <name>fs.obs.endpoint</name>
 <value>obs_endpoint</value>
</property>
```

如果使用distcp等需要提交作业到Yarn的命令，需要在MRS客户端的Yarn目录（\$client\_home/Yarn/config）中同步修改core-site.xml文件，增加以上内容。

**须知**

在文件中设置AK/SK会明文暴露在配置文件中，请谨慎使用。

添加配置后无需手动添加AK/SK、endpoint就可以直接访问OBS上的数据。例如执行如下命令查看文件系统obs-test下面的文件夹test\_obs\_orc的文件列表。

```
hadoop fs -ls "obs://obs-test/test_obs_orc"
```

- 每次在命令行中手动添加AK/SK、endpoint访问OBS上的数据。  

```
hadoop fs -Dfs.obs.endpoint=xxx -Dfs.obs.access.key=xx -Dfs.obs.secret.key=xx -ls "obs://obs-test/ test_obs_orc"
```

**Hive 访问 OBS**

**步骤1** 登录服务配置页面。

登录FusionInsight Manager页面，具体请参见[访问FusionInsight Manager](#)，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”。

**步骤2** 将“基础配置”切换为“全部配置”。

**步骤3** 搜索“fs.obs.access.key”和“fs.obs.secret.key”参数，并分别配置为OBS的AK和SK。

若当前集群中搜索不到如上两个参数，请在左侧导航选择“Hive > 自定义”，在自定义参数“core.site.customized.configs”中增加如上两个参数。

**步骤4** 保存配置并重启Hive服务。

**步骤5** 在beeline中直接使用obs的目录进行访问。例如，执行如下命令创建Hive表并指定数据存储在test-bucket文件系统的test\_obs目录中。

```
create table test_obs(a int, b string) row format delimited fields terminated by "," stored as textfile location "obs://test-bucket/test_obs";
```

----结束


## Spark 访问 OBS

### 说明

- 由于SparkSQL依赖Hive，所以在Spark上配置OBS时，需要同时修改[Hive访问OBS](#)的OBS配置。
- MRS 3.3.0-LTS及之后的版本中，Spark2x服务改名为Spark，服务包含的角色名也有差异，例如JobHistory2x变更为JobHistory。相关涉及服务名称、角色名称的描述和操作请以实际版本为准。
- spark-beeline和spark-sql  
可使用spark-beeline或spark-sql登录Spark客户端执行以下命令配置AK、SK信息访问OBS：  

```
set fs.obs.access.key=AK
set fs.obs.secret.key=SK
set fs.obs.endpoint=OBS Endpoint
```
- spark-beeline  
spark-beeline也可以通过在Manager中配置服务参数实现访问OBS。操作如下：
  - a. 登录服务配置页面。  
登录FusionInsight Manager页面，具体请参见[访问FusionInsight Manager](#)，选择“集群 > 服务 > Spark2x > 配置”。
  - b. 将“基础配置”切换为“全部配置”。
  - c. 选择“JDBCServer > OBS”配置fs.obs.access.key、fs.obs.secret.key参数。  
若当前集群中没有如上两个参数，请在左侧导航选择“JDBCServer > 自定义”，在自定义参数“spark.core-site.customized.configs”中增加如上两个参数。

图 7-7 自定义添加 OBS 参数



- d. 保存配置并重启Spark服务。
  - e. 在spark-beeline中访问OBS，例如访问obs://obs-demo-input/table/目录：  
**create table test(id int) location 'obs://obs-demo-input/table/';**
- spark-sql和spark-submit  
spark-sql和spark-submit都可通过修改“core-site.xml”配置文件访问OBS，即修改“客户端安装目录/Spark/spark/conf”目录下的“core-site.xml”文件，增加如下内容：

```
<property>
 <name>fs.obs.access.key</name>
 <value>ak</value>
</property>
<property>
 <name>fs.obs.secret.key</name>
 <value>sk</value>
</property>
<property>
 <name>fs.obs.endpoint</name>
 <value>obs endpoint</value>
</property>
```

## Flink 访问 OBS

在MRS客户端的Flink配置文件“客户端安装路径/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中，增加如下内容。

```
fs.obs.access.key: ak
fs.obs.secret.key: sk
fs.obs.endpoint: OBS Endpoint
```

### 须知

在文件中设置AK/SK会明文暴露在配置文件中，请谨慎使用。

添加配置后无需手动添加AK/SK、endpoint就可以直接访问OBS上的数据。

## 7.2.3 配置组件数据回收站清理策略

### 操作场景

在MRS 3.2.0-LTS.1及后续版本中，MRS集群内组件默认支持数据防误删策略，在基于OBS的Hadoop大数据系统中，客户可以兼容使用Hadoop FS原生的垃圾回收功能。

组件用户删除的文件数据并不会直接被删除，而是会保存到OBS文件系统内的用户回收站目录中，本章节用于指导用户设置OBS文件系统内回收站目录的生命周期策略，以定时自动清理相关数据。

**注意**

- 配置集群使用存算分离方案后，必须参考本章节内容配置相关目录的生命周期策略，否则会有存储空间被占满以及增加存储资源费用的风险。
- 由于回收站目录是以用户维度进行创建，当MRS集群内新创建了用户且该用户具备组件数据的删除权限时，也需要参考本章节配置新用户的回收站目录清理策略。
- 针对HBase配置存算分离的场景，在MRS 3.1.2及后续版本中，需参考本章节配置组件数据回收站清理策略。

需为MRS集群预置用户所涉及的回收站目录和其他新增的有防误删需求的用户的回收站目录配置生命周期策略。若委托权限较小或参考[配置MRS多用户访问OBS细粒度权限](#)配置了MRS用户访问OBS文件系统下的目录的权限，则还需配置回收站目录的操作权限。

表 7-1 需要配置生命周期策略的目录

集群版本	回收站目录类型	组件名称	回收站目录	创建回收站目录
MRS 3.3.0-LTS 之前版本	MRS集群内各组件默认需至少配置的回收站目录	Hive	<ul style="list-style-type: none"> <li>● user/omm/.Trash</li> <li>● user/hive/.Trash</li> </ul>	对应的“.Trash”文件夹若不存在需使用 <b>omm</b> 用户通过集群客户端手动创建。 例如执行以下命令： <b>hdfs dfs -mkdir -p obs://表所在的OBS并行文件系统名称/文件夹路径</b>
		Spark	<ul style="list-style-type: none"> <li>● user/omm/.Trash</li> <li>● user/root/.Trash</li> <li>● user/spark2x/.Trash</li> </ul>	
		HetuEngine	<ul style="list-style-type: none"> <li>● user/omm/.Trash</li> <li>● user/hetuserver/.Trash</li> </ul>	
		HBase	<ul style="list-style-type: none"> <li>● user/hbase/.Trash</li> <li>● user/omm/.Trash</li> <li>● /hbase/archive</li> </ul>	
	其他新增的有防误删需求的用户的回收站目录	Hive/Spark/HetuEngine等	user/<新增的业务用户>/.Trash	

集群版本	回收站目录类型	组件名称	回收站目录	创建回收站目录
MRS 3.3.0-LTS 及之后的版本	MRS集群内各组件默认的回收站目录	Hive/Spark/HetuEngine等	/user/.Trash	

例如集群新增的用户具有以下权限时，也需在并行文件系统中创建对应用户回收站目录清理策略。

- 具有HDFS文件删除权限的用户。
- 具有Hive表DROP、INSERT OVERWRITE、TRUNCATE操作的用户。
- 具有HetuEngine DROP、TRUNCATE、DELETE、INSERT OVERWRITE、LOAD OVERWRITE操作权限的用户。

## 配置 OBS 目录生命周期规则

**步骤1** 登录OBS控制台。

**步骤2** 选择“并行文件系统”，单击当前MRS集群使用的文件系统名称。

**步骤3** 选择“基础配置 > 生命周期规则”，单击“创建”，创建指定目录的生命周期规则。

表 7-2 生命周期规则创建参数

参数名称	描述	示例
状态	是否启用本条生命周期规则。	启用
规则名称	规则名称，可自定义，用于识别不同的生命周期配置。	rule-test
前缀	<p>满足指定前缀的对象将受生命周期规则管理，输入的对象前缀不能包括\:*?"&lt;&gt; 特殊字符，不能以/开头，不能两个/相邻。如果不输入则表示配置到整个文件系统。</p> <p><b>说明</b></p> <p>为防止其他业务数据被误删除，不建议使用配置到整个文件系统或者层级较高的目录的生命周期规则。</p> <p>生命周期规则适用的对象前缀，MRS集群组件数据回收站目录通常为如下路径，该文件夹若不存在，需提前手动创建：</p> <p>user/&lt;用户名&gt;/.Trash</p>	user/omm/.Trash
文件过期删除天数	策略配置范围内的对象最后一次更新后时间达到指定的天数后，对象将过期并自动被OBS删除。	30天

**步骤4** 单击“确定”，完成生命周期规则配置。

若您需修改生命周期的内容，请单击该生命周期规则所在行右侧的“编辑”进行编辑；单击“禁用”，可以禁用该生命周期规则，单击“启用”，可启用该生命周期规则。



**步骤5** 继续参考以上步骤，逐一创建针对当前MRS集群所有具有数据删除权限的用户的回收站目录清理策略，直至所有在OBS文件系统中的回收站目录都配置完毕。

----结束

## 7.2.4 MRS 集群组件对接 OBS（基于委托）

### 7.2.4.1 Flink 对接 OBS 文件系统

使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)完成存算分离集群配置。

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录Flink客户端安装节点。

**步骤2** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

**步骤3** 配置好Flink客户端。

**步骤4** 启动session。

- 普通集群（未开启Kerberos认证）

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
```

- 安全集群（开启Kerberos认证）

- “flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为相对路径时：

在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，其中“ssl/”是相对路径。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
```

```
...
```

```
Cluster started: Yarn cluster with application id application_1624937999496_0017
JobManager Web Interface: http://192.168.1.150:32261
```

- “flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为绝对路径时：

执行如下命令启动session。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
```

**步骤5** 如果是安全集群，使用以下命令进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 用户名
```

**步骤6** 在Flink命令行显式添加要访问的OBS文件系统。

```
echo -e 'test' >/tmp/test
```

```
hdfs dfs -mkdir -p obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob
```

```
hdfs dfs -put /tmp/test/ obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/
```

```
flink run 客户端安装目录/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar -input
obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/test -output obs://并行文件系统名称/tmp/
flinkjob/output
```

----结束

## 说明

由于Flink作业是On Yarn运行，在配置Flink对接OBS文件系统之前需要确保Yarn对接OBS文件系统功能是正常的。

### 7.2.4.2 Flume 对接 OBS 文件系统

本章节适用于MRS 3.x及之后的版本。

使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)或[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)完成存算分离集群配置。

#### 步骤1 配置委托。

1. 登录MRS控制台，在左侧导航栏选择“集群列表 > 现有集群”。
2. 单击集群名称，进入集群详情页面。
3. 在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。
4. 单击委托右侧的“管理委托”，选择需要绑定的委托并单击“确定”进行绑定。

#### 步骤2 创建OBS文件系统用于存放数据。

1. 登录OBS控制台。
2. 单击“并行文件系统”进入并行文件系统页面，单击“创建并行文件系统”。
3. 填写文件系统名称，例如“esdk-c-test-pfs1”，其他参数请根据需要填写。单击“立即创建”等待创建完成。
4. 在OBS控制台并行文件系统列表中，单击已新建的文件系统名称进入详情页面。
5. 在左侧导航栏选择“文件 > 新建文件夹”新建“testFlumeOutput”文件夹。

#### 步骤3 准备properties.properties文件并将上传至“/opt/flumeInput”目录。

1. 在本地准备“properties.properties”文件，文件内容如下：

```
source
server.sources = r1
channels
server.channels = c1
sink
server.sinks = obs_sink
---- define net source ----
server.sources.r1.type = seq
server.sources.r1.spoolDir = /opt/flumeInput
---- define OBS sink ----
server.sinks.obs_sink.type = hdfs
server.sinks.obs_sink.hdfs.path = obs://esdk-c-test-pfs1/testFlumeOutput
server.sinks.obs_sink.hdfs.filePrefix = %[localhost]
server.sinks.obs_sink.hdfs.useLocalTimeStamp = true
set file size to trigger roll
server.sinks.obs_sink.hdfs.rollSize = 0
server.sinks.obs_sink.hdfs.rollCount = 0
server.sinks.obs_sink.hdfs.rollInterval = 5
#server.sinks.obs_sink.hdfs.threadsPoolSize = 30
server.sinks.obs_sink.hdfs.fileType = DataStream
server.sinks.obs_sink.hdfs.writeFormat = Text
server.sinks.obs_sink.hdfs.fileCloseByEndEvent = false

define channel
server.channels.c1.type = memory
server.channels.c1.capacity = 1000
transaction size
server.channels.c1.transactionCapacity = 1000
server.channels.c1.byteCapacity = 800000
```

```
server.channels.c1.byteCapacityBufferPercentage = 20
server.channels.c1.keep-alive = 60
server.sources.r1.channels = c1
server.sinks.obs_sink.channel = c1
```

### 📖 说明

参数“server.sinks.obs\_sink.hdfs.path”中的值为[步骤2](#)中新建的OBS文件系统。

2. 使用root用户登录安装Flume客户端的节点。
3. 新建“/opt/flumeInput”目录，并在该目录下新建一个内容自定义的txt文件。
4. 登录FusionInsight Manager。
5. 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置”，在参数“flume.config.file”的“值”中单击“上传文件”，上传[步骤3.1](#)准备的“properties.properties”文件，单击“保存”。

**步骤4** 在OBS系统中查看结果。

1. 登录OBS控制台。
2. 单击“并行文件系统”，进入[步骤2](#)中创建的并行文件系统中的文件夹查看结果。

----结束

## 7.2.4.3 HDFS 客户端对接 OBS 文件系统

使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)或[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)完成存算分离集群配置。

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装了HDFS客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 在hdfs命令行显式添加要访问的OBS文件系统。

例如：

- 使用以下命令访问OBS文件系统。  

```
hdfs dfs -ls obs://OBS并行文件系统名称/路径
```
- 使用以下命令上传客户端节点“/opt/test.txt”文件到OBS文件系统路径下。  

```
hdfs dfs -put /opt/test.txt obs://OBS并行文件系统名称/路径
```

----结束

## 说明

OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：

```
cd 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop
```

```
vi log4j.properties
```

在文件中添加OBS日志级别配置：

```
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
```

```
log4j.logger.com.obs=WARN
```

图 7-8 添加 OBS 日志级别

```
[root@node-master1AuKK hadoop]# tail -4 log4j.properties
log4j.logger.org.apache.commons.beanutils=WARN

log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
log4j.logger.com.obs=WARN
[root@node-master1AuKK hadoop]#
```

### 7.2.4.4 Hive 对接 OBS 文件系统

使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)或[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)完成存算分离集群配置。

#### 建表时指定 Location 为 OBS 路径

**步骤1** 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。

**步骤2** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

**步骤3** 如果是安全集群，执行以下命令进行用户认证（该用户需要具有Hive操作的权限），如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit Hive组件操作用户
```

**步骤4** 单击“保存”，保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，输入当前用户密码，单击“确定”，并勾选“同时重启上层服务。”，单击“确定”，重启Hive服务。

**步骤5** 进入beeline客户端，在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。

```
beeline
```

例如，创建一个表“test”，该表的Location为“obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/数据库名/表名”：

```
create table test(name string) location "obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/数据库名/表名";
```

## 说明

需要添加组件操作用户到Ranger策略中的URL策略，URL填写对象在obs上的完整路径。权限选择Read, Write 权限，其他权限不涉及URL策略。


---结束

## 配置 Hive 基于 MetaStore 方式对接 OBS

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

在搜索框搜索“hive.metastore.warehouse.dir”，修改参数值为OBS路径，例如：  
obs://hivetest/user/hive/warehouse/，其中“hivetest”为OBS文件系统名。

图 7-9 hive.metastore.warehouse.dir 配置



**步骤2** 保存并重启Hive服务。

**步骤3** （可选）安装客户端，具体请参考[安装客户端](#)。如果集群已安装客户端请执行**步骤4**。

**步骤4** 更新客户端配置文件。

1. 执行以下命令修改客户端Hive配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”。
- ```
vim 客户端安装目录/Hive/config/hivemetastore-site.xml
```
2. 将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径并保存，例如：
obs://hivetest/user/hive/warehouse/，其中“hivetest”为OBS并行文件系统名称。

图 7-10 配置 OBS 路径

```
</property>
<property>
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>obs://hivetest/user/hive/warehouse</value>
</property>
</property>
```

3. 修改HCatalog客户端配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”，将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。

```
vi 客户端安装目录/Hive/HCatalog/conf/hivemetastore-site.xml
```

步骤5 进入beeline客户端，创建表并确认Location为OBS路径。

beeline

```
create table test(name string);
```

```
desc formatted test;
```

表的Location为OBS路径：

图 7-11 Hive 表的 Location 信息

```
+-----+
|                               data_type
+-----+
| data_type
| string
| NULL
| NULL
| default
| USER
| root
| Wed May 10 19:18:31 CST 2023
| UNKNOWN
| 0
| obs://[REDACTED]
| MANAGED_TABLE
| NULL
| bucketing_version
| transient_lastDdlTime
```

说明

如果当前数据库Location已指向HDFS，那么在当前数据库下建表（不指定Location）默认也指向当前HDFS。如需修改默认建表策略可以修改数据库的Location重新指向OBS。操作如下：

1. 执行以下命令查看数据库Location。

```
show create database obs_test;
```

图 7-12 查看 Hive 表的 Location

```
INFO : concurrency mode is disabled, not creating a lock manager
+-----+
|                createdb_stmt                |
+-----+
| CREATE DATABASE `obs_test`                   |
| LOCATION                                     |
| 'hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/obs_test.db' |
+-----+
3 rows selected (0.038 seconds)
```

2. 执行以下命令修改数据库Location。

```
alter database obs_test set location 'obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/数据库名'
```

执行命令show create database obs_test，查看数据库Location已经指向OBS。

图 7-13 查看修改后的 Hive 表的 Location

```
INFO : Concurrency mode is disabled, not creating
+-----+
|                createdb_stmt                |
+-----+
| CREATE DATABASE `obs_test`                   |
| LOCATION                                     |
| 'obs://test1231/'                             |
+-----+
3 rows selected (0.063 seconds)
```

3. 执行以下命令修改表的Location。

```
alter table user_info set location 'obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/数据库名/表名'
```

如果表已有业务数据，需要同步迁移原数据文件至修改后的Location地址。

---结束

7.2.4.5 MapReduce 对接 OBS 文件系统

使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)或[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)完成存算分离集群配置。

步骤1 登录MRS管理控制台，单击集群名称进入集群详情页面。

步骤2 选择“组件管理 > Mapreduce”，进入Mapreduce服务“全部配置”页面，在左侧的导航列表中选择“Mapreduce > 自定义”。在自定义配置项中，给参数文件“core-site.xml”添加配置项“mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir”，设置值为“true”。

图 7-14 新增自定义参数

参数	值	描述	参数文件				
mapred.core-site.customized.configs	<table border="1"><thead><tr><th>名称</th><th>值</th></tr></thead><tbody><tr><td>mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir</td><td>true</td></tr></tbody></table>	名称	值	mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir	true	>>【说明】添加Mapreduce服务级别的用户自定义配置项。	core-site.xml
名称	值						
mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir	true						

步骤3 保存配置，并重启Mapreduce服务。

----结束

7.2.4.6 Spark2x 对接 OBS 文件系统

MRS集群支持Spark2x在集群安装完成后对接OBS文件系统。


使用本章节前已参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)或[配置存算分离集群（AKSK方式）](#)完成存算分离集群配置。

集群安装后使用 spark beeline

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Spark2x > 配置 > 全部配置”。


在左侧的导航列表中选择“JDBCServer2x > 自定义”。在参数“spark.hdfs-site.customized.configs”中添加配置项“dfs.namenode.acls.enabled”，值为“false”。

图 7-15 添加 Spark 自定义参数



步骤2 在搜索框中搜索参数“spark.sql.statistics.fallBackToHdfs”，修改该参数值为“false”。

图 7-16 修改“spark.sql.statistics.fallBackToHdfs”参数值



步骤3 保存配置并重启JDBCServer2x实例。

步骤4 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。

步骤5 配置环境变量。

source 客户端安装目录/bigdata_env

步骤6 如果是安全集群，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

kinit 用户名

步骤7 在spark-beeline中访问OBS，例如在“obs://mrs-word001/table/”目录中创建表“test”。


```
create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
```

步骤8 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test，即表示访问OBS成功。

```
show tables;
```

图 7-17 Spark2x 验证返回已创建的表名

```
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
+-----+--+
| Result |
+-----+--+
No rows selected (2.515 seconds)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> show tables;
+-----+-----+-----+-----+
| database | tableName | isTemporary |
+-----+-----+-----+-----+
| default  | test      | false       |
| default  | test_obs  | false       |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows selected (0.127 seconds)
```

步骤9 使用“Ctrl + C”退出spark beeline。

----结束

集群安装后使用 spark sql

步骤1 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。

步骤2 配置环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

步骤3 修改配置文件：

```
vim 客户端安装目录/Spark2x/spark/conf/hdfs-site.xml
```

```
<property>
<name>dfs.namenode.acls.enabled</name>
<value>>false</value>
</property>
```

步骤4 如果是安全集群，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 用户名
```

步骤5 在spark-sql中访问OBS，例如在“obs://mrs-word001/table/”目录中创建表“test”。

1. 进入spark bin目录：**cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/bin**，执行**./spark-sql**登录spark-sql命令行。

2. 在spark-sql命令行执行以下命令：

```
create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
```

步骤6 执行语句**show tables**;查看表是否存在。

步骤7 执行**exit**;退出spark-sql命令行。

📖 说明

OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：

```
cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/conf
```


```
vi log4j.properties
```

在文件中添加OBS日志级别配置：

```
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
```

```
log4j.logger.com.obs=WARN
```

图 7-18 添加 OBS 日志级别



```
[root@10-244-227-174 conf]#  
[root@10-244-227-174 conf]# pwd  
/opt/client_spark2x/Spark2x/spark/conf  
[root@10-244-227-174 conf]# cat log4j.properties | grep obs  
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN  
log4j.logger.com.obs=WARN  
[root@10-244-227-174 conf]#
```

----结束

使用 Spark Shell 读取 OBS 文件

步骤1 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。

步骤2 配置环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

步骤3 修改配置文件：

```
vim 客户端安装目录/Spark2x/spark/conf/hdfs-site.xml
```

```
<property>  
<name>dfs.namenode.acls.enabled</name>  
<value>false</value>  
</property>
```

步骤4 如果是安全集群，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 用户名
```

步骤5 创建OBS文件。

1. 执行以下命令登录spark-sql命令行：

```
cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/bin
```

```
./spark-sql
```

2. 执行以下命令在OBS中创建表并插入数据：

```
create database test location "obs://并行文件系统路径/test";
```

```
use test;
```

```
create table test1(a int,b int) using parquet;
```

```
insert into test1 values(1,2);
```

```
desc formatted test1;
```

图 7-19 查看表 Location

```
spark-sql> desc formatted test1;
a      int      NULL
b      int      NULL

# Detailed Table Information
Database      test1
Table        test1
Owner        root
Created Time  Tue Nov 21 18:35:48 CST 2023
Last Access   UNKNOWN
Created By    Spark : -315088
Type         MANAGED
Provider      parquet
Location      obs:/// /test1/test1
Serde Library org.apache.hadoop.hive.q1.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe
InputFormat   org.apache.hadoop.hive.q1.io.parquet.MapredParquetInputFormat
OutputFormat  org.apache.hadoop.hive.q1.io.parquet.MapredParquetOutputFormat
Time taken: 0.235 seconds, Fetched 16 row(s)
spark-sql>
```

步骤6 进入spark bin目录:

```
cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/bin
```

执行./spark-shell登录spark-shell命令行。

步骤7 在spark-shell命令行执行以下命令查询步骤5.2创建的表数据:

```
spark.read.format("parquet").load("obs://并行文件系统路径/test1").show();
```

图 7-20 查看表数据

```
scala> spark.read.format("parquet").load("obs:/// /test1/test1").show();
ERROR StatusLogger Log4j2 could not find a logging implementation. Please add log4j-core to the classpath. Using SimpleLogger to log to the console.
2023-11-21 18:38:23,351 | WARN | main | The enable mv value "null" is invalid. Using the default value "false" | org.apache.car
bondata.core.util.CarbonProperties.validateEnableMV(CarbonProperties.java:512)
2023-11-21 18:38:23,366 | WARN | main | The value "LOCALLOCK" configured for key carbon.lock.type is invalid for current file s
ystem. Use the default value HDFSLOCK instead. | org.apache.carbondata.core.util.CarbonProperties.validateAndConfigureLockType(C
arbonProperties.java:441)
-----+
| a | b |
-----+
| 1 | 2 |
-----+
```

步骤8 执行 :quit 退出spark-shell命令行。

----结束

7.2.4.7 Sqoop 对接外部存储系统

使用本章节前已参考配置存算分离集群（委托方式）完成HDFS客户端对接OBS文件系统的配置。还需在MySQL官网<https://downloads.mysql.com/archives/c-j/>下载MySQL对应版本的驱动包，解压后上传至安装了Sqoop客户端节点的“客户端安装目录/Sqoop/sqoop/lib”目录下。

sqoop export (HDFS 到 MySQL)

步骤1 登录客户端所在节点。

步骤2 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

步骤3 使用sqoop命令操作sqoop客户端。

```
sqoop export --connect jdbc:mysql://10.100.xxx.xxx:3306/test --username root
--password xxx --table component13 -export-dir hdfs://hacluster/user/hive/
warehouse/component_test3 --fields-terminated-by ',' -m 1
```

表 7-3 参数说明

参数	说明
--connect	指定JDBC连接的URL，格式为： jdbc:mysql://MySQL数据库IP地址:MySQL的端口/数据库名称 。
--username	连接MySQL数据库的用户名。
-password	连接MySQL数据库的用户密码。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
-table <table-name>	MySQL中用于存放导出数据的表名称。
-export-dir <dir>	需要导出的Sqoop表所在的HDFS路径。
--fields-terminated-by	指定导出数据的分隔符，与需要导出的HDFS中的数据表中的分隔符保持一致。
-m或-num-mappers <n>	启动n个map来并行导入数据，默认是4个，该值请勿高于集群的最大Map数。
-direct	快速模式，利用了数据库的导入工具，如MySQL的mysqlimport，可以比jdbc连接的方式更为高效的将数据导入到关系数据库中。
-update-key <col-name>	后面接条件列名，通过该参数可以将关系数据库中已经存在的数据进行更新操作，类似于关系数据库中的update操作。
-update-mode <mode>	更新模式，有两个值updateonly和默认的allowinsert，该参数只能在关系数据表里不存在要导入的记录时才能使用，比如要导入的hdfs中有一条id=1的记录，如果在表里已经有一条记录id=2，那么更新会失败。
-input-null-string <null-string>	可选参数，如果没有指定，则字符串null将被使用。
-input-null-non-string <null-string>	可选参数，如果没有指定，则字符串null将被使用。
-staging-table <staging-table-name>	<p>创建一个与导入目标表同样数据结构的表，将所有数据先存放在该表中，然后由该表通过一次事务将结果写入到目标表中。</p> <p>该参数是用来保证在数据导入关系数据库表的过程中的事务安全性，因为在导入的过程中可能会有多个事务，那么一个事务失败会影响到其它事务，比如导入的数据会出现错误或出现重复的记录等情况，那么通过该参数可以避免这种情况。</p>

参数	说明
-clear-staging-table	如果该staging-table非空，则通过该参数可以在运行导入前清除staging-table里的数据。

---结束

sqoop import (MySQL 到 Hive 表)

步骤1 登录客户端所在节点。

步骤2 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

步骤3 使用sqoop命令操作sqoop客户端。

```
sqoop import --connect jdbc:mysql://10.100.xxx.xxx:3306/test --username root
--password xxx --table component --hive-import --hive-table component_test2
--delete-target-dir --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile
```

表 7-4 参数说明

参数	说明
--hive-import	表示从关系型数据库中导入数据到MRS Hive中。
--delete-target-dir	若Hive中已存在目标文件，则先删除该文件再导入。
-append	将数据追加到hdfs中已经存在的dataset中。使用该参数，sqoop将把数据先导入到一个临时目录中，然后重新给文件命名到一个正式的目录中，以避免和该目录中已存在的文件重名。
-as-avrodatafile	将数据导入到一个Avro数据文件中。
-as-sequencefile	将数据导入到一个sequence文件中。
-as-textfile	将数据导入到一个普通文本文件中，生成该文本文件后，可以在hive中通过sql语句查询出结果。
-boundary-query <statement>	边界查询，在导入前先通过SQL查询得到一个结果集，然后导入的数据就是该结果集内的数据，格式如： boundary-query 'select id,creationdate from person where id = 3' ，表示导入的数据为id=3的记录，或者 select min(<split-by>), max(<split-by>) from <table name> 。 注意：查询的字段中不能有数据类型为字符串的字段，否则会报错：java.sql.SQLException: Invalid value for getLong()。
-columns<col,col,col...>	指定要导入的字段值，格式如：-columns id,username

参数	说明
-direct	快速模式，利用了数据库的导入工具，如MySQL的mysqlimport，可以比jdbc连接的方式更为高效的将数据导入到关系数据库中。
-direct-split-size	在使用上面direct直接导入的基础上，对导入的流按字节数分块，特别是使用直连模式从PostgreSQL导入数据时，可以将一个到达设定大小的文件分为几个独立的文件。
-inline-lob-limit	设定大对象数据类型的最大值。
-m或-num-mappers	启动n个map来并行导入数据，默认是4个，该值请勿高于集群的最大Map数。
-query, -e<statement>	从查询结果中导入数据，该参数使用时必须指定-target-dir、-hive-table，在查询语句中一定要有where条件且在where条件中需要包含\$CONDITIONS。 示例：-query 'select * from person where \$CONDITIONS ' -target-dir /user/hive/warehouse/person -hive-table person
-split-by<column-name>	表的列名，用来切分工作单元，一般后面跟主键ID。
-table <table-name>	关系数据库表名，数据从该表中获取。
-target-dir <dir>	指定hdfs路径。
-warehouse-dir <dir>	与-target-dir不能同时使用，指定数据导入的存放目录，适用于导入hdfs，不适合导入hive目录。
-where	从关系数据库导入数据时的查询条件，示例：-where 'id = 2'
-z,-compress	压缩参数，默认数据不压缩，通过该参数可以使用gzip压缩算法对数据进行压缩，适用于SequenceFile，text文本文件，和Avro文件。
-compression-codec	Hadoop压缩编码，默认为gzip。
-null-string <null-string>	替换null字符串，如果没有指定，则字符串null将被使用。
-null-non-string<null-string>	替换非String的null字符串，如果没有指定，则字符串null将被使用。
-check-column (col)	增量导入参数，用来作为判断的列名，如id。
-incremental (mode) append 或lastmodified	增量导入参数。 append：追加，比如对大于last-value指定的值之后的记录进行追加导入。 lastmodified：最后的修改时间，追加last-value指定的日期之后的记录。

参数	说明
-last-value (value)	增量导入参数，指定自从上次导入后列的最大值（大于该指定的值），也可以自己设定某一值。

----结束

Sqoop 使用样例

- sqoop import (MySQL到HDFS)
`sqoop import --connect jdbc:mysql://10.100.231.134:3306/test --username root --password xxx --query 'SELECT * FROM component where $CONDITIONS and component_id ="MRS 1.0_002"' --target-dir /tmp/component_test --delete-target-dir --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile`
- sqoop export (obs到MySQL)
`sqoop export --connect jdbc:mysql://10.100.231.134:3306/test --username root --password xxx --table component14 -export-dir obs://obs-file-bucket/xx/part-m-00000 --fields-terminated-by ',' -m 1`
- sqoop import (MySQL到obs)
`sqoop import --connect jdbc:mysql://10.100.231.134:3306/test --username root --password xxx --table component --target-dir obs://obs-file-bucket/xx --delete-target-dir --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile`
- sqoop import (MySQL到Hive外obs表)
`sqoop import --connect jdbc:mysql://10.100.231.134:3306/test --username root --password xxx --table component --hive-import --hive-table component_test01 --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile`

导入或导出数据时缺少 MySQL 驱动包

若执行sqoop import或sqoop export命令报错“Could not load db driver class: com.mysql.jdbc.Driver”，如图7-21所示，则表示缺少MySQL驱动包，需在MySQL官网下载对应MySQL驱动包，解压并上传至“客户端安装目录/Sqoop/sqoop/lib”目录下，再执行Sqoop导入或导出数据命令即可

图 7-21 缺少 MySQL 驱动包报错

```

SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory
09:32:29.203 [main] INFO org.apache.sqoop.Sqoop - Running Sqoop version: 1.4.7
09:32:29.234 [main] WARN org.apache.sqoop.tool.BaseSqoopTool - Setting your password on the command-line is insecure. Consider using -P instead.
09:32:29.321 [main] INFO org.apache.sqoop.manager.MySQLManager - Preparing to use a MySQL streaming resultset.
09:32:29.325 [main] ERROR org.apache.sqoop.Sqoop - Got exception running Sqoop: java.lang.RuntimeException: Could not load db driver class: com.mysql.jdbc.Driver
java.lang.RuntimeException: Could not load db driver class: com.mysql.jdbc.Driver
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.makeConnection(SqlManager.java:877)
    at org.apache.sqoop.manager.GenericJdbcManager.getConnection(GenericJdbcManager.java:61)
    at org.apache.sqoop.manager.CatalogQueryManager.listDatabases(CatalogQueryManager.java:59)
    at org.apache.sqoop.tool.ListDatabasesTool.run(ListDatabasesTool.java:51)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.run(Sqoop.java:143)
    at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:76)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runSqoop(Sqoop.java:185)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:236)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:245)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.main(Sqoop.java:254)
[root@atest-node-master:~]#
    
```

7.2.4.8 Hudi 对接 OBS 文件系统

步骤1 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。

步骤2 配置环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

```
source 客户端安装目录/Hudi/component_env
```

步骤3 修改配置文件：

```
vim 客户端安装目录/Hudi/hudi/conf/hdfs-site.xml
```

```
<property>
<name>dfs.namenode.acls.enabled</name>
<value>>false</value>
</property>
```

步骤4 如果是安全集群，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 用户名
```

步骤5 启动spark-shell，执行下面的命令创建COW表存储到OBS中：

```
import org.apache.hudi.QuickstartUtils._
import scala.collection.JavaConversions._
import org.apache.spark.sql.SaveMode._
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions._
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig._

val tableName = "hudi_cow_table"
val basePath = "obs://testhudi/cow_table/"
val dataGen = new DataGenerator
val inserts = convertToStringList(dataGen.generateInserts(10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2))
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Overwrite).
save(basePath);
```

说明

"obs://testhudi/cow_table/"是OBS路径，testhudi是桶名称，请根据实际情况修改。

步骤6 使用datasource查看表建立成功，数据正常。

```
val roViewDF = spark.  
  read.  
  format("org.apache.hudi").  
  load(basePath + "/*/*/*/*")  
  roViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")  
  spark.sql("select * from hudi_ro_table").show()
```

步骤7 执行:q退出spark-shell命令行。

----结束

7.2.5 配置 MRS 多用户访问 OBS 细粒度权限

开启细粒度权限时，用户通过该指导配置访问OBS权限，实现MRS用户对OBS文件系统下的目录权限控制。

如需对MRS的用户访问OBS的资源进行详细控制，可通过该功能实现。例如，您只允许用户组A访问某一OBS文件系统中的日志文件，您可以执行以下操作来实现：

1. 为MRS集群配置OBS访问权限的委托，实现使用ECS自动获取的临时AK/SK访问OBS。避免了AK/SK直接暴露在配置文件中的风险。
2. 在IAM中创建一个只允许访问某一OBS文件系统中的日志文件的策略，并创建一个绑定该策略权限的委托。
3. 在MRS集群中，新建的委托与MRS集群中的用户组A进行绑定，即可实现用户组A只拥有访问某一OBS文件系统中的日志文件的权限。

在以下场景运行作业时，提交作业的用户名为内置用户名，无法实现MRS多用户访问OBS：

- spark-beeline在安全集群中提交作业的内置用户名为spark，在普通集群中提交作业的内置用户名为omm。
- hbase shell在安全集群提交作业的内置用户名为hbase，在普通集群中提交作业的内置用户名为omm。
- Presto在安全集群提交作业的内置用户名为omm、hive，在普通集群提交作业的内置用户名为omm（当通过“组件管理 > Presto > 服务配置”，选择“全部配置”并搜索修改参数hive.hdfs.impersonation.enabled的值为true可以实现MRS多用户访问OBS细粒度权限功能）。

前提条件

- 开启细粒度权限控制的用户，权限管理请参考[创建MRS操作用户](#)。
- 需要对IAM的委托（请参考IAM服务用户指南 > 委托）和OBS细粒度策略有一定了解。

步骤一：给集群配置有 OBS 访问权限的委托

请参考[配置存算分离集群（委托方式）](#)配置OBS访问权限的委托。

配置的委托对该集群上所有用户（包括内置用户）及用户组生效，如需对集群上的用户及用户组访问OBS的权限进行控制请继续执行后续步骤。

📖 说明

配置OBS路径权限时，如果配置了写权限，需要同步配置对应的回收站路径。
默认回收站路径为 /user/\${current.user}/.Trash/，\${current.user}代表当前使用的用户。

步骤二：在 IAM 服务创建策略及委托

创建拥有不同访问权限的策略，并将策略与委托进行绑定，具体操作请参考[在IAM服务创建策略及委托](#)。

步骤三：在 MRS 集群详情页面配置 OBS 权限控制映射关系

步骤1 在MRS控制台，选择“集群列表 > 现有集群”并单击集群名称。

步骤2 在“概览”页签的基本信息区域，单击“OBS权限控制”右侧的“单击管理”。

步骤3 单击“添加映射”，并参考[表7-5](#)配置相关参数。


表 7-5 OBS 权限控制参数

参数	说明
IAM委托	选择 步骤2 中创建的委托。
类型	<ul style="list-style-type: none">• User：在用户级别进行映射• Group：用户组级别进行映射 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 用户级别的映射优先级大于用户组级别的映射。若选择Group，建议在“MRS用户（组）”一栏，填写用户的主组名称。• 请避免同个用户名（组）出现在多个映射记录上的情况。

参数	说明
MRS 用户（组）	<p>MRS中的用户（组）的名称，以英文逗号进行分隔。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于没有配置在OBS权限控制的用户，且没有配置AK、SK时，将以MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY中的OBS Operator的权限访问OBS。对于组件内置用户不建议绑定在委托中。 如需对组件内置用户在以下场景提交作业时配置委托，要求如下： <ul style="list-style-type: none"> 如需对spark-beeline的操作进行权限控制，安全集群时配置用户名“spark”，普通集群时配置用户名“omm”。 如需对hbase shell的操作进行权限控制，安全集群时配置用户名“hbase”，普通集群时配置用户名“omm”。 如需对Presto的操作进行权限控制，安全集群时配置用户名“omm”、“hive”和登录客户端的用户名，普通集群时配置用户名“omm”和登录客户端的用户名。 如需使用Hive在beeline模式下创建表时，配置内置用户“hive”。

步骤4 单击“确定”。

步骤5 勾选“我同意授权MRS用户（组）与IAM委托之间的信任关系。”，并单击“确定”，完成MRS用户与OBS权限的映射关系。

当集群详情页面“概览”页签的“OBS权限控制”后出现  或OBS权限控制的映射表已刷新，表示映射生效（过程大约需要1分钟）。

在关系列表的“操作”列可以对已添加的关系进行编辑和删除。

说明

- 对于没有配置在OBS权限控制的用户，且没有配置AK、SK时，将以集群配置的委托在“对象存储服务”项目下所拥有的权限访问OBS。
- 无论用户是否配置OBS权限控制，只要配置AK、SK时，将以AK、SK的权限访问OBS。
- 映射关系的修改、创建、删除需要用户有Security Administrator权限。
- 修改映射关系后，若想使之在spark-beeline中生效，需要重启Spark服务，若想使之在hive beeline中生效，需要退出beeline重新进入，若想使之在Presto服务中生效，需要重启Presto服务。

----结束

在开启 OBS 权限控制功能时各组件访问 OBS 的说明

步骤1 以root用户登录集群任意一个节点，密码为用户创建集群时设置的root密码。

步骤2 配置环境变量（客户端默认安装路径为“/opt/Bigdata/client”，具体以实际为准。）。

```
source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
```

步骤3 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如, `kinit admin`

步骤4 如果当前集群未启用Kerberos认证，执行如下命令登录执行操作的用户，该用户需要属于supergroup组，创建用户可参考[创建用户](#)，将XXXX替换成用户名。

```
mkdir /home/XXXX
```

```
chown XXXX /home/XXXX
```

```
su - XXXX
```

步骤5 访问OBS。无需再配置AK、SK和endpoint。OBS路径格式：`obs://buck_name/XXX`。

例如：`hadoop fs -ls "obs://obs-example/job/hadoop-mapreduce-examples-3.1.2.jar"`

📖 说明

- 如需使用hadoop fs删除OBS上文件，请使用`hadoop fs -rm -skipTrash`来删除文件。
- spark-sql、spark-beeline在创建表时，若不涉及数据导入，则不会访问OBS。即若在一个无权限的OBS目录下创建表，CREATE TABLE仍会成功，但插入数据会报403 AccessDeniedException。

----结束

在 IAM 服务创建策略及委托

步骤1 在IAM服务创建策略。

1. 登录IAM服务控制台。
2. 单击“权限 > 创建自定义策略”。
3. 参考[表7-6](#)填写参数。

表 7-6 策略参数

参数	说明
策略名称	只能包含如下字符：大小写字母、数字、空格和特殊字符（-、_、.）。
作用范围	选择全局级服务，OBS为全局服务。
配置策略方式	选择可视化视图。

参数	说明
策略内容	<ol style="list-style-type: none"> “允许”选择“允许”。 “云服务”选择“对象存储服务(OBS)”。 “操作”勾选所有“写”、“列表”和“只读”权限。 “特定资源”选择： <ol style="list-style-type: none"> “object”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”分别输入路径 obs_bucket_name/tmp/和 obs_bucket_name/tmp/*。此处以/tmp目录为例，如需其他目录权限请参考该步骤添加对应目录及该目录下所有对象的资源路径。 “bucket”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”输入路径 obs_bucket_name。 (可选)请求条件，暂不添加。
策略描述	可选，对策略的描述。

📖 说明

各个组件的写数据操作若通过rename的方式实现时，写数据时要配置删除对象的权限。

- 单击“确定”保存策略。

步骤2 在IAM服务创建委托。

- 登录IAM服务控制台。
- 单击“委托 > 创建委托”。
- 参考表7-7填写参数。

表 7-7 委托参数

参数	说明
委托名称	只能包含如下字符：大小写字母、数字、空格和特殊字符（-、_、.）。
委托类型	选择普通账号。
委托的账号	填写本用户的云账号，即使用手机号开通的账号，不能是联邦用户或者IAM用户。
持续时间	请根据需要选择。

参数	说明
描述	可选，对委托的描述。
权限选择	<ol style="list-style-type: none">在“项目”列对应的“对象存储服务”行，单击“操作”列的“修改”。勾选步骤1中创建的策略，使之出现在“已选择策略中”。单击“确定”。

- 单击“确定”保存委托。

说明

当使用该委托访问过OBS后，再修改该委托及其绑定的策略时，最长需要等待15分钟，修改的内容才能生效。

----结束

7.3 基于 Guardian 服务对接 OBS

7.3.1 Guardian 服务对接 OBS 场景说明

基于 Guardian 服务的存算分离配置流程

- 创建MRS集群。

MRS集群内需包含Guardian、Ranger、Hadoop等基础组件。

说明

目前仅MRS 3.3.0-LTS及之后的版本支持基于Guardian组件对接OBS。

- 创建OBS委托。

用户需要创建1个具有OBS访问权限的委托，用于Guardian组件对接OBS时使用。

- 开启Guardian组件对接OBS开关并配置组件。

修改Guardian服务相关配置参数，配置IAM委托认证信息。

- 配置组件数据回收站目录的清理策略。

在存算分离场景下，对接OBS的组件默认开启了数据防误删功能，用户删除数据时，被删除对象会移动至用户对应的回收站目录内，用户需要在OBS文件系统中为对应的目录配置生命周期策略，以避免存储空间被占满的风险。

- 组件对接OBS。

在具备OBS资源的访问权限后，MRS集群内组件可直接访问对应路径。用户可以通过组件客户端以绝对路径方式直接访问OBS文件系统下的资源。

基于 Guardian 服务的 OBS 权限配置说明

基于Guardian服务的存算分离场景下，对于开启了Ranger鉴权的MRS集群，Ranger管理员可以通过Ranger为集群用户配置OBS目录或文件的读、写权限。

同时，基于Guardian权限模型存算分离，依赖Hive级联授权功能，实现用户基于Ranger对业务表授权，自动细粒度关联OBS对应存储目录的权限，无需二次授权，即用户只需在Ranger页面上对业务表进行一次授权，系统就会自动细粒度关联数据存储源的权限，不需要感知表的存储路径，无需进行二次授权。

📖 说明

- Ranger页面OBS授权对象只能针对Manager中自定义的用户组，内置用户组不支持，用户组仅由数字0~9、字母a~Z、下划线或#组成，且最大长度为52个字符，否则将导致策略添加失败。
- 启用Kerberos认证的集群需要基于Ranger赋权，未启用Kerberos认证的集群默认拥有OBS权限，无需额外配置。
- 如果当前集群未启用Kerberos认证，访问OBS的用户，需要属于supergroup组。

7.3.2 配置 Guardian 服务对接 OBS

操作场景

该章节指导用户开启Guardian组件存算分离操作。开启后Guardian可以在存算分离场景下为HDFS、Hive、Spark、Loader、HetuEngine等服务提供访问OBS的临时认证凭据。

配置Guardian服务对接OBS主要操作如下：

1. [创建OBS并行文件系统](#)
2. [创建云服务委托并绑定集群](#)
3. [创建普通账号委托](#)
4. [配置云服务委托](#)
5. [为Guardian组件配置访问OBS权限](#)
6. [开启Hive表的级联授权功能](#)
7. [配置回收站清理策略](#)

前提条件

- 集群已安装Guardian、Ranger、Hadoop等组件。
- 如果安装Hadoop、HetuEngine、Hive、Spark等组件后，再安装Guardian，则需要重新下载客户端，并对管理面作业提交的默认客户端进行刷新。

对系统的影响

- 配置完该章节操作后，原始的客户端需要重新刷新配置，或重新安装客户端。
- 如果需要在管理控制台执行作业提交操作，需要使用omm用户登录主OMS节点并执行`sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh`命令刷新集群内置客户端。

创建 OBS 并行文件系统

1. 登录OBS控制台。
2. 选择“并行文件系统 > 创建并行文件系统”。
3. 填写文件系统名称，例如“guardian-obs”。
企业项目需要与MRS集群保持一致，其他参数请根据需要填写。

4. 单击“立即创建”。

创建云服务委托并绑定集群

1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务 IAM”。
3. 选择“委托 > 创建委托”。
4. 设置“委托名称”。例如：mrs_ecs_obs。
5. “委托类型”选择“云服务”，在“云服务”中选择“弹性云服务器ECS 裸金属服务器 BMS”，授权ECS或BMS调用OBS服务。
6. “持续时间”选择“永久”并单击“下一步”。
7. 在弹出授权页面的搜索框内，搜索“OBS OperateAccess”策略，勾选“OBS OperateAccess”策略。
8. 单击“下一步”，在“选择权限范围方案”中选择“全局服务资源”，单击“确定”。
9. 在弹出的提示框中单击“知道了”，开始授权。界面提示“授权成功。”，单击“完成”，委托成功创建。
10. 登录MRS控制台，在导航栏选择“集群列表 > 现有集群”。
11. 单击集群名称，进入集群详情页面。
12. 在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。
13. 在集群详情页的“概览”页签，单击委托右侧的“管理委托”选择创建的委托名称，例如“mrs_ecs_obs”，单击“确定”进行绑定。

创建普通账号委托

1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务 IAM”。
3. 选择“委托 > 创建委托”。
4. 设置“委托名称”。例如：agency-MRS-to-OBS。
5. “委托类型”选择“普通账号”。
6. “委托的账号”：填写本用户的云账号，即使用手机号开通的账号，不能是联邦用户或者IAM用户。
7. “持续时间”选择“永久”并单击“下一步”。
8. 在弹出授权页面的搜索框内，搜索“OBS Administrator”策略，勾选“OBS Administrator”策略。
9. 单击“下一步”，在“选择授权范围”中勾选“全局服务资源”，单击“确定”。
10. 创建完成后，将鼠标放在新建的委托上，记录下委托ID。

配置云服务委托

1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务”。
3. 选择“委托”，单击[创建云服务委托并绑定集群](#)中创建云服务委托名称“mrs_ecs_obs”。

4. 选择“授权记录 > 授权”，单击右上角的“新建策略”，参数配置如下：
 - 策略名称：自定义策略名，例如“guardian-assume-policy”。
 - 策略配置方式：选择“JSON视图”。
 - 策略内容：配置如下（其中“{委托id}”为10记录的ID）

```

{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:agencies:assume"
      ],
      "Resource": {
        "uri": [
          "/iam/agencies/{委托id}"
        ]
      },
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

5. 单击“下一步”，在“选择策略”页面勾选4创建的策略名称。
6. 单击“下一步”，在“选择权限范围方案”中选择“全局服务资源”，单击“确定”。

为 Guardian 组件配置访问 OBS 权限

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Guardian > 配置 > 全部配置”搜索并修改以下参数。


参数	含义	取值
fs.obs.guardian.accesslabel.enabled	是否开启使用Guardian对接OBS的access label。	true
fs.obs.guardian.enabled	是否开启使用Guardian。	true
fs.obs.delegation.token.providers	delegation token生成器，当fs.obs.guardian.enabled=true时，需要同时配置com.xxx.mrs.dt.MRSDelegationTokenProvider和com.xxx.mrs.dt.GuardianDTPProvider。	com.xxx.mrs.dt.MRSDelegationTokenProvider和com.xxx.mrs.dt.GuardianDTPProvider
token.server.accesslabel.agency.name	指定IAM委托的名字，即创建普通账号委托创建的IAM委托名称。	agency-MRS-to-OBS

2. 保存服务配置，然后在FusionInsight Manager主页中选择“更多 > 重启配置过期的实例”，根据界面提示重启所有配置过期的服务实例。
3. 如果需要通过MRS管理控制台提交作业，使用omm用户登录主OMS节点，执行以下命令刷新内置客户端配置：

```
sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh
```

开启 Hive 表的级联授权功能

1. 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置”。
2. 在搜索框中搜索参数“ranger.ext.authorization.cascade.enable”，修改该参数值为“true”。



3. 单击“保存”，保存配置。
4. 配置保存成功后，单击“实例”，勾选所有RangerAdmin实例，选择“更多 > 重启实例”，在弹出对话框输入密码，单击“确定”，重启所有RangerAdmin实例。

配置回收站清理策略

1. 登录OBS控制台。
2. 选择“并行文件系统”，单击[创建OBS并行文件系统](#)的文件系统名称。
3. 选择“基础配置 > 生命周期规则”，单击“创建”，创建“/user/.Trash”目录的生命周期规则。

注意

配置集群使用存算分离方案后，必须参考本章节内容配置相关目录的生命周期策略，否则会有存储空间被占满以及增加存储资源费用的风险。

表 7-8 生命周期规则创建参数

参数名称	描述	示例
状态	是否启用本条生命周期规则。	启用
规则名称	规则名称，可自定义，用于识别不同的生命周期配置。	rule-test
前缀	生命周期规则适用的对象前缀，MRS集群组件数据回收站目录为“/user/.Trash”。	user/.Trash
转换为低频访问存储天数	指定在对象最后一次更新后多少天，受规则影响的对象将转换为低频访问存储。至少设置为30天。	30天
转换为归档存储天数	指定在对象最后一次更新后多少天，受规则影响的对象将转换为归档存储。若同时设置转换为低频访问存储和转换为归档存储，则转换为归档存储的时间要比转换为低频访问存储的时间至少长30天。若单独设置转换为归档存储，则没有时间限制。	31天

参数名称	描述	示例
文件过期删除天数	指定在对象最后一次更新后多少天，受规则影响的对象将过期并自动被OBS删除。过期时间必须大于前两个转换时间的最大值。	32天
碎片过期删除天数	受规则影响的碎片将过期并自动被OBS删除。	30天

- 单击“确定”，完成生命周期规则配置。
若您需修改生命周期的内容，请单击该生命周期规则所在行右侧的“编辑”进行编辑；单击“禁用”，可以禁用该生命周期规则。单击“启用”，可启用该生命周期规则。

7.3.3 MRS 集群组件对接 OBS（基于 Guardian）

7.3.3.1 Hive 组件对接 OBS


对接 OBS

MRS集群支持Hive服务基于Metastore方式对接OBS。

配置Hive基于MetaStore方式对接OBS：

- 步骤1 已参考[配置Guardian服务对接OBS](#)完成存算分离配置。
- 步骤2 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”。
- 步骤3 在搜索框搜索“hive.metastore.warehouse.dir”，修改参数值为OBS路径，例如：`obs://hivetest/user/hive/warehouse/`，其中“hivetest”为OBS文件系统名。

图 7-22 hive.metastore.warehouse.dir 配置



- 步骤4 保存配置，然后单击“集群 > 服务”，在服务列表中重启Hive服务。
- 步骤5 更新客户端配置文件。
 1. 登录Hive客户端所在的节点，执行以下命令修改Hive客户端配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”。
vi 客户端安装目录/Hive/config/hivemetastore-site.xml
 2. 将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。

```
</property>
<property>
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>obs://hivetest/user/hive/warehouse</value>
</property>
</property>
```

3. 修改HCatalog客户端配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”，将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。

vi 客户端安装目录/Hive/HCatalog/conf/hivemetastore-site.xml

步骤6 进入Hive Beeline命令行，创建一个数据库并确认Location为OBS路径。


cd 客户端安装目录

kinit 组件操作用户

beeline

create database testdb1;

show create database testdb1;




----结束


Ranger 权限配置

- **hive**用户组赋予OBS路径的读写权限
 - a. 使用Ranger管理员用户登录Ranger WebUI页面，在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”，为**hive**用户组赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”的权限，此时拥有**hive**组的用户均可以访问hive数据仓库路径。


例如，为“hive”用户组赋予“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”目录的“Read”和“Write”的权限：




- b. 选择“Settings > Roles > Add New Role”，创建“Role Name”为“hive”的角色：




- 自定义用户组赋予OBS路径的读写权限
 - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”。
 - b. 创建一个空角色的用户组，例如，名称为“hiveobs1”，并将该用户组绑定给对应用户。
 - c. 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
 - d. 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
 - e. 为“hiveobs1”用户组赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”的权限，此时绑定“hiveobs1”组的用户均可以访问hive数据仓库路径。



- 自定义Location创建库/表/分区授予OBS路径读写权限
 - a. 使用Ranger管理员用户登录Ranger WebUI页面。
 - b. 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”，为对应用户的用户组赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”的权限。
例如，为“hgroup1”用户组赋予“obs://obs-test/test/”目录的“Read”和“Write”的权限：



- c. 在首页中单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称“Hive”，为对应用户的用户组添加赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”权限的URL策略。例如，为“hgroup1”用户组创建“hive_url_policy” URL策略赋予“obs://obs-test/test/”目录的“Read”和“Write”的权限：



- d. 进入beeline客户端，在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。

cd 客户端安装目录

kinit 组件操作用户

beeline

例如，创建一个表“test”，该表的Location为“obs://obs-test/test/数据库名/表名”：

create external table test(name string) location "obs://obs-test/test/数据库名/表名";

📖 说明

- 视图表授权需要授予视图表权限和视图表对应的物理表路径权限。
- 仅支持对数据库/表进行级联授权操作，不支持对分区做级联权限，如果分区路径不在表路径下，则需要用户手动授权分区路径。
- 不支持对Hive Ranger策略中的“Deny Conditions”进行级联授权，即“Deny Conditions”的权限仅限制表权限，不能生成HDFS/OBS存储源端的权限。
- 级联授权生成的HDFS/OBS存储源端的权限弱于HDFS Ranger策略的权限，即如果已经对表的HDFS存储源设置了HDFS Ranger权限，则级联权限将不会生效。
- 不支持对存储源为OBS的表级联授权后直接进行alter操作，需要给对应用户组额外授予OBS表路径的父目录的“Read”和“Write”权限才能使用alter功能

7.3.3.2 Flink 组件对接 OBS

对接 OBS

步骤1 使用安装客户端的用户登录Flink客户端安装节点。

步骤2 执行如下命令初始化环境变量。

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

步骤3 配置好Flink客户端。

步骤4 启动session。

- 普通集群（未开启Kerberos认证）

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
```

- 安全集群（开启Kerberos认证）

- “flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为相对路径时：

在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，其中“ssl/”是相对路径。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
```

```
...
```

```
Cluster started: Yarn cluster with application id application_1624937999496_0017  
JobManager Web Interface: http://192.168.1.150:32261
```

- “flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为绝对路径时：

执行如下命令启动session。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
```

步骤5 如果是安全集群，使用以下命令进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 用户名
```

步骤6 在Flink命令行显式添加要访问的OBS文件系统。

```
echo -e 'test' >/tmp/test
```

```
hdfs dfs -mkdir -p obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob
```

```
hdfs dfs -put /tmp/test/ obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/
```

```
flink run 客户端安装目录/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar -input  
obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/test -output obs://并行文件系统名称/tmp/  
flinkjob/output
```

----结束

📖 说明

- 由于Flink作业是On Yarn运行，在配置Flink对接OBS文件系统之前需要确保Yarn对接OBS文件系统功能是正常的。
- OBS并行文件系统名称/文件名称：OBS文件路径需写至目录层级。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）需参考[Ranger权限配置](#)在Ranger中为组件操作用户赋予OBS路径的“Read”和“Write”权限。

Ranger 权限配置

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”。
- 步骤2** 创建一个空角色的用户组，例如，名称为“obs_flink”，并将该用户组绑定给对应用户。
- 步骤3** 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
- 步骤4** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，为**步骤2**新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限，OBS目录若不存在则需要提前创建，且不允许带通配符*。

Create Policy

Policy Details:

Policy Type: **Access**

Policy Name: test **Enabled** Normal

Policy Label: Policy Label

Resource Path: obs://ms-austmp/flink **Recursive**

Description:

Audit Logging: **Yes**

Allow Conditions:

Select Role	Select Group	Select User	Permissions	Delegate Admin
Select Roles	flink1	Select Users	Read Write	<input type="checkbox"/>

----结束

7.3.3.3 Spark 组件对接 OBS

对接 OBS

MRS集群支持Spark服务在创建表时指定Location为OBS文件系统路径，也支持基于Hive Metastore方式对接OBS。

- 建表时指定Location为OBS路径：
 - a. 以客户端安装用户登录安装客户端的节点，并进入spark-sql客户端：

```
cd 客户端安装目录  
kinit 组件操作用户
```


spark-sql --master yarn

- b. 在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。
例如，创建一个表“test”，该表的Location为“obs://obs-test/test/数据库名/表名”：

```
create external table testspark(name string) location "obs://obs-test/  
test/数据库名/表名";
```

- 配置Spark基于Hive MetaStore方式对接OBS：
 - 已完成[配置Hive基于MetaStore方式对接OBS](#)相关配置操作。
 - 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置”。
 - 在左侧的导航列表中选择“SparkResource > 自定义”。在自定义配置项中，给参数“custom”添加配置项“spark.sql.warehouse.location.first”，设置值为“true”。

图 7-23 spark.sql.warehouse.location.first 配置



- d. 在左侧的导航列表中选择“JDBCServer > 自定义”。在自定义配置项中，在参数“custom”添加配置项“spark.sql.warehouse.location.first”，设置值为“true”。

图 7-24 spark.sql.warehouse.location.first 配置



- e. 单击“保存”，保存配置，然后单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，输入密码，单击“确定”后再次单击“确定”，重启Spark服务。
- f. Spark重启成功后，选择“更多 > 下载客户端”，重新下载并安装Spark客户端，并执行g。

如果不重新下载并安装客户端，则直接执行以下步骤更新Spark客户端配置文件（例如：客户端目录为“/opt/client”，具体以实际为准）：

- i. 以root用户登录Spark客户端所在的节点，切换到客户端安装目录。

cd /opt/client

- ii. 执行以下命令修改Spark客户端配置文件目录下的“hive-site.xml”。

vi Spark/spark/conf/hive-site.xml

将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。

```
<property>
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>obs://hivetest/user/hive/warehouse/</value>
</property>
```

- iii. 执行以下命令修改Spark客户端配置文件目录下的“spark-defaults.conf”，添加“spark.sql.warehouse.location.first = true”配置。

vi Spark/spark/conf/spark-defaults.conf

- g. 安全集群需参考[Ranger权限配置](#)完成组件操作用户的OBS目录权限配置。
- h. 进入SparkSQL CLI命令行和spark-beeline，创建表并查看表的Location是否为OBS路径。

source bigdata_env

kinit 业务用户（普通模式请跳过此步骤）

- 进入SparkSQL CLI命令行：

```
spark-sql
```

```
create table d(a int);
```

```
desc formatted d;
```

如下图则表示表“d”的Location已经在指定的OBS路径下。

```
> create table d(a int);
2022-03-17 21:28:51,521 | WARN | main | A Hive serde table will be created as there is no table
false so that native data source table will be created instead. | org.apache.spark.sql.catalyst
Time taken: 0.378 seconds
spark-sql>
>
> desc formatted d;
a      int      NULL

# Detailed Table Information
Database: default
Table: d
Owner: admintest
Created Time: Thu Mar 17 21:28:51 CST 2022
Last Access: UNKNOWN
Created By: Spark 3.1.1-h0.cbu.mrs.313.r1-SNAPSHOT
Type: MANAGED
Provider: hive
Table Properties: [transient_lastDdlTime=1647523731]
Location: obs://313rc1-sec/user/hive/warehouse/d
Serde Library: org.apache.hadoop.hive.serde2.Lazy.LazySimpleSerDe
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Storage Properties: [serialization.format=1]
Partition Provider: Catalog
Time taken: 0.924 seconds, Fetched 18 row(s)
spark-sql>
```

- 进入spark-beeline：

```
spark-beeline
```

```
create table e(a int);
```

```
desc formatted e;
```

如下图则表示表“e”的Location已经在指定的OBS路径下。

```
0: jdbc:hive2://BMS-ARM-node-master3Xxky:22550/> create table e(a int);
-----+-----+
| Result |
-----+-----+
No rows selected (0.763 seconds)
0: jdbc:hive2://BMS-ARM-node-master3Xxky:22550/> desc formatted e;
-----+-----+-----+-----+
| col_name | data_type | comment |
-----+-----+-----+-----+
| a        | int      | NULL   |
-----+-----+-----+-----+
# Detailed Table Information
Database      default
Table        e
Owner        admintest
Created Time  Fri Mar 18 09:37:17 CST 2022
Last Access   UNKNOWN
Created By    Spark 3.1.1-h0.cbu.mrs.313.r1-SNAPSHOT
Type         MANAGED
Provider      hive
Table Properties
[transient_lastDdlTime=1647567437]
Location     obs://313rcl-sec/user/hive/warehouse/e
Serde Library org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
InputFormat   org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
OutputFormat  org.apache.hadoop.hive ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Storage Properties
[serialization.format=1]
Partition Provider
Catalog
-----+-----+-----+-----+
18 rows selected (1.418 seconds)
```

Ranger 权限配置

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”。
- 步骤2** 创建一个空角色的用户组，例如，名称为“obs_spark”，并将该用户组绑定给对应用户。
- 步骤3** 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
- 步骤4** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，为**步骤2**新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限，OBS目录若不存在则需要提前创建，且不允许带通配符*。

Create Policy

Policy Details:

Policy Type: **Access**

Policy Name: test1 Enabled Normal

Policy Label: Policy Label

Resource Path: /obs/obs-spark/obs Recursive

Description:

Audit Logging: Yes

Allow Conditions:

Select Role	Select Group	Select User	Permissions	Delegate Admin
Select Roles	test1	Select Users	<input checked="" type="checkbox"/> Read <input checked="" type="checkbox"/> Write	<input checked="" type="checkbox"/>

---结束

📖 说明

- 不支持对视图进行级联授权。
- 仅支持对数据库/表进行级联授权操作，不支持对分区做级联权限，如果分区路径不在表路径下，则需要用户手动授权分区路径。
- 不支持对Hive Ranger策略中的“Deny Conditions”进行级联授权，即“Deny Conditions”的权限仅限制表权限，不能生成HDFS存储源端的权限。
- 级联授权生成的HDFS存储源端的权限弱于HDFS Ranger策略的权限，即如果已经对表的HDFS存储源设置了HDFS Ranger权限，则级联权限将不会生效。

CDL 业务用户权限配置

集群已启用Kerberos认证（安全模式）若需在对接OBS成功后，使用CDL实现实时数据入湖选择存储到OBS时，则需参考以下操作为对应用户赋予相应OBS路径的“Read”和“Write”权限。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”。
- 步骤2** 创建一个空角色的用户组，例如“obs_cdl”，并将该用户组绑定给对应CDL业务用户，例如“cdluser”。
- 步骤3** 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
- 步骤4** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，为新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限，OBS目录若不存在则需要提前创建，且不允许带通配符*。

例如，为用户组“obs_cdl”添加“obs://OBS并行文件系统名称/cdldata”的“Read”和“Write”权限：

The screenshot shows the 'Create Policy' form in Ranger. The 'Policy Name' field contains 'cdl_obs'. The 'Policy Label' field contains 'Policy Label'. The 'Resource Path' field contains 'obs://cdldata'. The 'Permissions' section has 'Read' and 'Write' selected. The 'Allow Conditions' table has the following data:

Select Role	Select Group	Select User	Permissions	Delegate Admin
Select Roles	obs_cdl	Select Users	Read, Write	<input type="checkbox"/>

---结束

7.3.3.4 Hudi 组件对接 OBS

对接 OBS

- 步骤1** 使用客户端安装用户登录客户端安装节点。
- 步骤2** 配置环境变量。

source 客户端安装目录/bigdata_env

source 客户端安装目录/Hudi/component_env

- 步骤3** 修改配置文件：

vim 客户端安装目录/Hudi/hudi/conf/hdfs-site.xml

```
<property>
<name>dfs.namenode.acls.enabled</name>
<value>>false</value>
</property>
```

- 步骤4** 如果集群已启用Kerberos认证（安全模式），执行以下命令使用具有相应OBS路径“Read”和“Write”权限的用户进行认证，如果集群未启用Kerberos认证（普通模式），则无需执行此命令。

kinit *用户名*

步骤5 启动spark-shell，执行下面的命令创建COW表存储到OBS中：

```
spark-shell --master yarn

import org.apache.hudi.QuickstartUtils._
import scala.collection.JavaConversions._
import org.apache.spark.sql.SaveMode._
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions._
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig._

val tableName = "hudi_cow_table"
val basePath = "obs://testhudi/cow_table/"
val dataGen = new DataGenerator
val inserts = convertToStringList(dataGen.generateInserts(10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2))
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Overwrite).
save(basePath);
```

说明

"obs://testhudi/cow_table/"是OBS路径，“testhudi”是OBS并行系统文件名称，请根据实际情况修改。

步骤6 使用datasource查看表建立成功，数据正常。

```
val roViewDF = spark.
read.
format("org.apache.hudi").
load(basePath + "/*/*/*/*")
roViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
spark.sql("select * from hudi_ro_table").show()
```

步骤7 执行:q退出spark-shell命令行。

----结束

Ranger 权限配置

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”。

步骤2 创建一个空角色的用户组，例如，名称为“obs_hudi”，并将该用户组绑定给对应用户。

步骤3 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。

步骤4 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。

步骤5 单击“Add New Policy”，为步骤2新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限，OBS目录若不存在则需要提前创建，且不允许带通配符*。

Select Role	Select Group	Select User	Permissions	Delegate Admin
Select Roles	[x] Role1	Select Users	<input checked="" type="checkbox"/> Read <input checked="" type="checkbox"/> Write	<input type="checkbox"/>

----结束

7.3.3.5 HetuEngine 组件对接 OBS

对接 OBS

MRS集群支持HetuEngine服务在创建表时指定Location为OBS文件系统路径，也支持基于Hive Metastore方式对接OBS。

- 在创建表时指定Location为OBS文件系统路径
 - 如果存在运行中的HetuEngine计算实例需重启该实例。

以具备访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面，在“计算实例”页签的实例列表中的“操作”列单击“重启”，根据界面提示重启实例。
 - 以客户端安装用户登录HetuEngine服务客户端所在节点，执行以下命令：
source 客户端安装目录/bigdata_env
 - 根据集群认证模式，完成HetuEngine客户端登录。
 - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：执行以下命令，完成用户认证并登录HetuEngine客户端。
kinit HetuEngine组件操作用户
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default

需参考[Ranger权限配置](#)为该用户在Ranger中赋予相应权限。

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：执行以下命令，登录HetuEngine客户端。

```
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default --user  
HetuEngine组件操作用户
```

- d. 在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。

```
create table test(name string) with (location = 'obs://OBS并行文件系  
统名称/user/hive/warehouse/test');
```

- 基于Hive Metastore方式对接OBS
 - a. 已参考[配置Hive基于MetaStore方式对接OBS](#)完成相关配置操作。
 - b. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 同步配置”，同步配置完成后，再选择“更多 > 同步配置”，根据提示重启HetuEngine服务。

须知

如果有运行中的HetuEngine计算实例，重启服务前需先停止计算实例，服务重启成功后再启动计算实例。

- c. 登录HetuEngine客户端创建Schema或表时，无需指定Location，默认存储在OBS上。

Ranger 权限配置

集群已启用Kerberos认证（安全模式）的HetuEngine在存算分离场景和非存算分离场景下不区分Ranger赋权方式。

7.3.3.6 HDFS 组件对接 OBS

对接 OBS

步骤1 以客户端安装用户登录安装了HDFS客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

步骤3 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证，该用户需具有OBS目录的读写权限。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit HDFS组件操作用户
```

步骤5 在HDFS命令行显式添加要访问的OBS文件系统。

例如：

- 使用以下命令访问OBS文件系统。

```
hdfs dfs -ls obs://OBS并行文件系统名称/路径
```

- 使用以下命令创建OBS文件系统下的目录：
`hdfs dfs -mkdir obs://OBS并行文件系统名称/hadoop`
- 使用以下命令上传客户端节点“/opt/test.txt”文件到“obs://OBS并行文件系统名称/hadoop”路径下。
`hdfs dfs -put /opt/test.txt obs://OBS并行文件系统名称/hadoop`

----结束

📖 说明

OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：

```
cd 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop
```

```
vi log4j.properties
```

在文件中添加OBS日志级别配置

```
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
```


```
log4j.logger.com.obs=WARN
```

```
[root@node-master1AuKK hadoop]# tail -4 log4j.properties
log4j.logger.org.apache.commons.beanutils=WARN
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
log4j.logger.com.obs=WARN
[root@node-master1AuKK hadoop]#
```

Ranger 权限配置

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，创建一个空角色的用户组，例如“obs_hadoop”。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个只关联用户组“obs_hadoop”的用户，例如“hadoopuser”。
- 步骤3** 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
- 步骤4** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，为新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限。

例如，为用户组“obs_hadoop”添加“obs://OBS并行文件系统名称/hadoop”的“Read”和“Write”权限：



----结束

7.3.3.7 Yarn 组件对接 OBS

对接 OBS

步骤1 以客户端安装用户登录安装了Yarn客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

步骤3 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证，该用户需具有OBS目录的读写权限。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit HDFS组件操作用户
```

步骤5 在Yarn命令行显式添加要访问的OBS文件系统。

- 使用以下命令访问OBS文件系统。

```
hdfs dfs -ls obs://OBS并行文件系统名称/路径
```

- 使用以下命令创建OBS文件系统下的目录：

```
hdfs dfs -mkdir obs://OBS并行文件系统名称/hadoop1
```

- 执行以下Yarn任务访问OBS：

```
yarn jar 客户端安装目录/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar pi -Dmapreduce.job.hdfs-servers=NAMESERVICE -fs obs://OBS并行文件系统名称 1 1
```

其中“NAMESERVICE”为HDFS文件系统NameService，默认为“hdfs://hacluster”，如有多个NameService，以“,”分割。

例如：

```
yarn jar /opt/hadoopclient/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar pi -Dmapreduce.job.hdfs-servers=hdfs://hacluster -fs obs://bucketname 1 1
```

- 执行以下命令写入数据到OBS：

```
yarn jar 客户端安装目录/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-  
mapreduce-examples-*.jar teragen 100 obs://OBS并行文件系统名称/  
hadoop1/teragen1
```

- 执行以下命令将OBS下的数据拷贝到HDFS:

```
hadoop distcp obs://OBS并行文件系统名称/hadoop1/teragen1 /tmp
```

----结束

📖 说明

OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：

```
cd 客户端安装目录/Yarn/config
```

```
vi log4j.properties
```

在文件中添加OBS日志级别配置（应用若使用自带的log4j.properties，添加同样配置即可）

```
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
```


```
log4j.logger.com.obs=WARN
```

```
[root@node-master1AuKK config]# tail -4 log4j.properties  
log4j.logger.org.apache.commons.beanutils=WARN  
  
log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN  
log4j.logger.com.obs=WARN  
[root@node-master1AuKK config]#
```

Ranger 权限配置

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，创建一个空角色的用户组，例如“obs_hadoop1”。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个只关联用户组“obs_hadoop1”，关联角色“default”的用户，例如“hadoopuser1”。
- 步骤3** 使用rangeradmin用户登录Ranger管理页面。
- 步骤4** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，为**步骤1**新建的用户组添加相应OBS路径的“Read”和“Write”权限。

例如，为用户组“obs_hadoop1”添加“obs://OBS并行文件系统名称/hadoop1”的“Read”和“Write”权限：



----结束

7.3.3.8 Mapreduce 组件对接 OBS

对接 OBS

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MapReduce > 配置 > 全部配置”，在左侧的导航列表中选择“Mapreduce > 自定义”。在自定义配置项中，给参数文件“core-site.xml”添加配置项“mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir”，设置值为“true”。

参数	值	描述	参数文件				
mapred.core-site.customized.configs	<table border="1"><thead><tr><th>名称</th><th>值</th></tr></thead><tbody><tr><td>mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir</td><td>true</td></tr></tbody></table>	名称	值	mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir	true	>> 【说明】添加MapReduce服务级别的用户自定义配置项。	core-site.xml
名称	值						
mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir	true						

步骤2 保存配置，并重启Mapreduce服务。

----结束

8 访问 MRS 集群上托管的开源组件 Web 页面

8.1 开源组件 Web 站点

场景介绍

MRS集群默认在集群的Master节点或Core节点创建并托管了不同组件的Web站点，用户可以通过这些Web站点查看组件相关信息。

访问开源组件Web站点步骤：

1. 配置访问方式。

MRS提供如下访问开源组件Web站点的方式：

- **通过弹性公网IP访问**：推荐使用该方式，为集群绑定弹性公网IP，简便易操作。
- **通过Windows弹性云服务器访问**：需要创建单独的ECS并进行相关配置。
- **创建连接MRS集群的SSH隧道并配置浏览器**：当用户和MRS集群处于不同的网络中时可以使用该方式访问。

2. 访问站点。请参考表8-1的地址进行访问。

Web 站点一览

📖 说明

对于开启Kerberos认证的集群，admin用户不具备各组件的管理权限，如需正常访问各组件的Web UI界面，请提前创建具有对应组件管理权限的用户。

表 8-1 开源组件 Web 站点地址

集群类型	站点类型	站点地址
全部类型	Manager	请参见 访问FusionInsight Manager
自定义集群	HDFS NameNode	在Manager页面选择“集群 > 服务 > HDFS > NameNode WebUI > NameNode (主机名称, 主)”

集群类型	站点类型	站点地址
	HBase HMaster	在Manager页面选择“集群 > 服务 > HBase > HMaster WebUI > HMaster (主机名称, 主)”
	MapReduce JobHistoryServer	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Mapreduce > JobHistoryServer WebUI > JobHistoryServer (主机名称, 主)”
	YARN ResourceManager	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Yarn > ResourceManager WebUI > ResourceManager (主机名称, 主)”
	Spark2x JobHistory	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Spark2x > Spark2x WebUI > JobHistory2x (主机名称)”
	Hue	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Hue > Hue WebUI > Hue (主机名称, 主)” Loader页面是基于开放源代码Sqoop WebUI的图形化数据迁移管理工具, 由 Hue WebUI承载。
	Tez	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Tez > Tez WebUI > TezUI (主机名称)”
	Storm	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Storm > Storm WebUI > UI (主机名称)”
	Ranger	在Manager页面选择“集群 > 服务 > Ranger > Ranger WebUI > RangerAdmin”

8.2 组件常用端口列表

操作场景

在[创建自定义集群](#)时, 如果集群为LTS版本类型, 则可以定制组件端口(默认选择为“开源”)。

- “组件端口”参数选择“开源”时, 组件端口默认值请参考“开源默认端口”列。
- “组件端口”参数选择“定制”时, 组件端口默认值请参考“定制默认端口”列。
- 如果仅有“默认端口”列, 表示组件的开源端口与定制端口默认值一致。

如果集群不为 LTS 版本类型，则没有“组件端口”参数，默认使用开源端口，请参考“开源默认端口”列或“默认端口”列。

HBase 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
hbase.master.port	16000	21300	<p>HMaster RPC端口。该端口用于HBase客户端连接到HMaster。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
hbase.master.info.port	16010	21301	<p>HMaster HTTPS端口。该端口用于远程Web客户端连接到HMaster UI。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
hbase.regionserver.port	16020	21302	<p>RS (RegionServer) RPC端口。该端口用于HBase客户端连接到RegionServer。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
hbase.regionserver.info.port	16030	21303	<p>Region server HTTPS端口。该端口用于远程Web客户端连接到RegionServer UI。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
hbase.thrift.info.port	9095	21304	Thrift Server的Thrift Server侦听端口。 该端口用于： 客户端链接时使用该端口侦听。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是
hbase.regionserver.thrift.port	9090	21305	RegionServer的Thrift Server侦听端口。 该端口用于： 客户端链接RegionServer时使用该端口侦听。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是
hbase.rest.info.port	8085	21308	RegionServer RESTServer原生Web界面的端口
-	21309	21309	RegionServer RESTServer的REST端口

HDFS 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
dfs.namenode.rpc.port	8020	25000	<p>NameNode RPC 端口。</p> <p>该端口用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HDFS客户端与NameNode间的通信。 2. Datanode与NameNode之间的连接。 <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.namenode.http.port	9870	25002	<p>HDFS HTTP端口(NameNode)。</p> <p>该端口用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点对点的NameNode检查点操作。 2. 远程Web客户端连接NameNode UI。 <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.namenode.https.port	9871	25003	<p>HDFS HTTPS端口(NameNode)。</p> <p>该端口用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点对点的NameNode检查点操作。 2. 远程Web客户端连接NameNode UI。 <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
dfs.datanode.ipc.port	9867	25008	<p>Datanode IPC 服务器端口。</p> <p>该端口用于： 客户端连接DataNode用来执行RPC操作。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.datanode.port	9866	25009	<p>Datanode数据传输端口。</p> <p>该端口用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HDFS客户端从DataNode传输数据或传输数据到DataNode。 2. 点对点的Datanode传输数据。 <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.datanode.http.port	9864	25010	<p>Datanode HTTP端口。</p> <p>该端口用于： 安全模式下，远程Web客户端连接DataNode UI。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
dfs.datanode.https.port	9865	25011	<p>Datanode HTTPS端口。</p> <p>该端口用于： 安全模式下，远程Web客户端连接DataNode UI。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.JournalNode.rpc.port	8485	25012	<p>JournalNode RPC端口。</p> <p>该端口用于： 客户端通信用于访问多种信息。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.journalnode.http.port	8480	25013	<p>JournalNode HTTP端口。</p> <p>该端口用于： 安全模式下，远程Web客户端链接JournalNode。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
dfs.journalnode.https.port	8481	25014	<p>JournalNode HTTPS端口。</p> <p>该端口用于： 安全模式下，远程Web客户端链接JournalNode。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
httpfs.http.port	14000	25018	HttpFS HTTP服务器侦听的端口。 该端口用于： 远程REST接口连接HttpFS。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是

HetuEngine 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
server.port (HSBroker)	29860	29860	HSBroker服务侦听的端口号。
server.port (HSConsole)	29880	29880	HSConsole服务侦听的端口号。
server.port (HSFabric)	29900	29900	HSFabric服务侦听的端口号，用于跨域连接。
gateway.port	29902	29902	HSFabric服务侦听的端口号，用于JDBC连接。

Hive 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
templeton.port	9111	21055	WebHCat提供REST服务的端口。 该端口用于： WebHCat客户端与WebHCat服务端之间的通信。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
hive.server2.thrift.port	10000	21066	HiveServer提供Thrift服务的端口。 该端口用于： HiveServer客户端与HiveServer之间的通信。 <ul style="list-style-type: none">安装时是否缺省启用：是安全加固后是否启用：是
hive.metastore.port	9083	21088	MetaStore提供Thrift服务的端口。 该端口用于： MetaStore客户端与MetaStore之间的通信，即HiveServer与MetaStore之间通信。 <ul style="list-style-type: none">安装时是否缺省启用：是安全加固后是否启用：是
hive.server2.webui.port	10002	-	Hive的Web UI端口。 该端口用Web请求与Hive UI服务器进行HTTPS/HTTP通信。

Hue 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
HTTP_PORT	8888	21200	Hue提供HTTPS服务端口。 该端口用于：HTTPS方式提供Web服务，支持修改。 <ul style="list-style-type: none">安装时是否缺省启用：是安全加固后是否启用：是

Kafka 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
port	9092	21005	Broker提供数据接收、获取服务

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
ssl.port	9093	21008	Broker提供数据接收、获取服务的SSL端口
sasl.port	21007	21007	Broker提供SASL安全认证端口，提供安全Kafka服务
sasl-ssl.port	21009	21009	Broker提供SASL安全认证和SSL通信的端口，提供安全认证及通信加密服务

Loader 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
LOADER_HTTPS_PORT	21351	该端口用于提供Loader作业配置、运行的REST接口 <ul style="list-style-type: none"> 安装时是否缺省启用：是 安全加固后是否启用：是

MapReduce 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
mapreduce.jobhistory.webapp.port	19888	26012	Job history服务器Web http端口。 该端口用于：查看Job History服务器的Web页面。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none"> 安装时是否缺省启用：是 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
mapreduce.jobhistory.port	10020	26013	<p>Job history服务器端口。</p> <p>该端口用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于MapReduce客户端恢复任务的数据。 2. 用于Job客户端获取任务报告。 <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
mapreduce.jobhistory.webapp.https.port	19890	26014	<p>Job history服务器Web https端口。</p> <p>该端口用于查看Job History服务器的Web页面。</p> <p>说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

Spark 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
hive.server2.thrift.port	22550	22550	<p>JDBC thrift端口。</p> <p>该端口用于：</p> <p>Spark2.1.0 CLI/JDBC与Spark2.1.0 CLI/JDBC服务器进行socket通信。</p> <p>说明 如果hive.server2.thrift.port被占用，将抛端口被占用异常。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
spark.ui.port	4040	22950	JDBC的Web UI端口 该端口用于：Web请求与JDBC Server Web UI服务器进行HTTPS/HTTP通信。 说明 系统会根据端口的设置取值，并验证其有效性；如果无效，端口+1，直到取到有效值为止（上限16次，重试次数可以通过配置spark.port.maxRetries改变）。 <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是
spark.history.ui.port	18080	22500	JobHistory Web UI端口 该端口用于：Web请求与Spark2.1.0 History Server间的HTTPS/HTTP通信 说明 系统会根据端口的设置取值，并验证其有效性；如果无效，端口+1，直到取到有效值为止（上限16次，重试次数可以通过配置spark.port.maxRetries改变）。 <ul style="list-style-type: none"> • 安装时是否缺省启用：是 • 安全加固后是否启用：是

Storm 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
nimbus.thrift.port	6627	29200	nimbus提供thrift服务
supervisor.slots.ports	6700,6701,6702,6703	29200-29499	接收由其它服务器转发过来的请求
logviewer.https.port	29248	29248	logviewer提供HTTPS服务
ui.https.port	29243	29243	Storm UI提供Https服务(ui.https.port)

YARN 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
yarn.resourcemanager.webapp.port	8088	26000	ResourceManager服务的Web http 端口。
yarn.resourcemanager.webapp.https.port	8090	26001	ResourceManager服务的Web https 端口。 该端口用于：安全模式下，接入 Resource Manager Web应用。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是
yarn.nodemanager.webapp.port	8042	26006	NodeManager Web http端口
yarn.nodemanager.webapp.https.port	8044	26010	NodeManager Web https端口。 该端口用于： 安全模式下，接入 NodeManager web应用。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是

ZooKeeper 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
clientPort	2181	24002	ZooKeeper客户端端口。 该端口用于： ZooKeeper客户端连接 ZooKeeper服务器。 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是

Kerberos 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP和UDP。

配置参数	默认端口	端口说明
kdc_ports	21732	Kerberos服务端端口 该端口用于： 组件向Kerberos服务认证。配置集群互信可能会用到； 说明 端口的取值范围为一个建议值，由产品自己指定。在代码中未做端口范围限制。 <ul style="list-style-type: none">• 安装时是否缺省启用：是• 安全加固后是否启用：是

Opentsdb 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
tsd.network.port	4242	Opentsdb的WEB UI端口。 该端口用于：Web请求与Opentsdb UI服务器进行HTTPS/HTTP通信。

Tez 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
tez.ui.port	28888	Tez的WEB UI端口。

KafkaManager 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
kafka_manager_port	9099	KafkaManager的WEB UI端口。

Presto 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
http-server.http.port	7520	presto coordinator对外提供服务的HTTP端口。
http-server.https.port	7521	presto coordinator对外提供服务的HTTPS端口。
http-server.http.port	7530	presto worker对外提供服务的HTTP端口。
http-server.https.port	7531	presto worker对外提供服务的HTTPS端口。

Flink 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
jobmanager.web.port	32261-32325	Flink的WEB UI端口。 用于Client Web请求与Flink server进行HTTP/HTTPS通信。

ClickHouse 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP和HTTP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
interserver_http_port	9009	9009	用于在ClickHouse server间通信的http端口。
interserver_https_port	9010	9010	用于在ClickHouse server间通信的https端口。
http_port	8123	8123	用于通过http连接到ClickHouse server的端口。
https_port	8443	8443	用于通过https连接到ClickHouse server的端口。
tcp_port	9000	9000	用于客户端通过TCP连接到ClickHouse server的端口。
tcp_port_secure	9440	9440	用于客户端通过TCP SSL连接到ClickHouse server的端口。
lb_tcp_port	21424	21424	ClickHouseBalancer监听的tcp端口号。
lb_http_port	21425	21425	ClickHouseBalancer监听的http端口号。
lb_https_port	21426	21426	ClickHouseBalancer监听的https端口号。
lb_tcp_secure_port	21428	21428	ClickHouseBalancer监听的tcp ssl端口号。

Impala 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP。

配置参数	默认端口	端口说明
--beeswax_port	21000	提供给impala-shell通信的端口。
--hs2_port	21050	提供给Impala应用通信的端口。
--hs2_http_port	28000	Impala对外提供HiveServer2协议的端口。

Doris 常用端口

表中涉及端口的协议类型均为：TCP和HTTP。

配置参数	开源默认端口	定制默认端口	端口说明
http_port	8030	29980	FE服务的HTTP端口。
https_port	8050	29991	FE服务的HTTPS端口。
query_port	9030	29982	Doris FE通过MySQL协议查询连接端口。
rpc_port	9020	29981	FE服务的Thrift Server端口。
be_port	9060	29984	BE上Thrift Server的端口号，用于接收来自FE的请求。
brpc_port	8060	29987	BE上的BRPC的端口，用于各BE实例之间进行通讯连接。
heartbeat_service_port	9050	29985	BE上心跳服务端口（Thrift），用于接收来自FE的心跳。
webserver_port	8040	29986	BE上的HTTP Server的服务端口。
broker_ipc_port	8000	29990	Broker上的Thrift Server通信端口，用于接收请求。
single_replica_load_brpc_port	9070	29988	单副本数据导入功能中，Master副本和Slave副本之间通信的RPC端口。
single_replica_load_download_port	8050	29989	单副本数据导入功能中，Slave副本通过HTTP从Master副本下载数据文件的端口。

8.3 通过专线访问

MRS为您提供云专线（Direct Connect）方式访问MRS集群。云专线用于搭建用户本地数据中心与线上云VPC之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道，充分利用线上云服务优势的同时，继续使用现有的IT设施，实现灵活一体，可伸缩的混合云计算环境。

前提条件

云专线服务可用，并已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道。

通过专线访问 MRS 集群

- 步骤1** 登录MRS管理控制台。
- 步骤2** 单击集群名称进入集群详情页。
- 步骤3** 在集群详情页的“概览”页签，单击“集群管理页面”右侧的“前往 Manager”。

步骤4 “访问方式”选择“专线访问”，并勾选“我确认已打通本地与浮动IP的网络，可使用专线直接访问MRS Manager。”。

浮动IP为MRS为您访问MRS Manager页面自动分配的IP地址，使用专线访问MRS Manager之前您确保云专线服务已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道。

步骤5 单击“确定”，进入MRS Manager登录页面，用户名使用“admin”，密码为创建集群时设置的admin密码。


----结束

切换 MRS Manager 访问方式

为了便于用户操作，浏览器缓存会记录用户所选择的访问Manager的方式，如需切换访问Manager方式，参考如下步骤操作。

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 单击集群名称进入集群详情页。

步骤3 在集群详情页的“概览”页签，单击“集群管理页面”右侧的按钮。

步骤4 在弹出页面重新选择“访问方式”即可。

- 若由“EIP访问”切换为“专线访问”，请在专线网路互通的前提下，在弹出页面的“访问方式”选择“专线访问”并勾选“我确认已打通本地与浮动IP的网络，可使用专线直接访问MRS Manager。”后单击“确定”。
- 若由“专线访问”切换为“EIP访问”，在弹出页面的“访问方式”选择“EIP访问”并参考[通过弹性IP访问FusionInsight Manager](#)配置EIP。若集群已配置过公网IP，直接单击“确定”以EIP方式访问Manager。

----结束

8.4 通过弹性公网 IP 访问

为了方便用户访问开源组件的Web站点，MRS集群支持通过为集群绑定弹性公网IP的方式，访问MRS集群上托管的开源组件。该方式更加简便易操作，推荐使用该方式访问开源组件的Web站点。

为集群绑定弹性公网 IP 并添加安全组规则

1. 在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步，待IAM用户同步成功后，在集群详情页会出现“组件管理”页签。
2. 单击“集群管理页面”右侧的“前往 Manager”。
3. 弹出访问MRS Manager页面，绑定弹性公网IP并添加安全组规则。仅首次访问该集群的组件开源站点时，需要如下配置。
 - a. 绑定弹性公网IP，在弹性公网IP下拉框中选择可用的弹性公网IP。若没有可用的弹性公网IP，请单击“管理弹性公网IP”创建弹性公网IP后在该页面引用。若创建集群时已绑定弹性公网IP，请跳过该步骤。
 - b. 选择待添加的安全组规则所在安全组，该安全组在创建群时配置。
 - c. 添加安全组规则，默认填充的是用户访问公网IP地址9022端口的规则。如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击“管理安全组规则”。

📖 说明

- 自动获取的访问公网IP与用户本机IP不一致，属于正常现象，无需处理。
 - 9022端口为knox的端口，需要开启访问knox的9022端口权限，才能访问MRS组件。
- d. 勾选“我确认xx.xx.xx.xx为可信任的公网访问IP，并允许从该IP访问MRS Manager页面。”
 - e. 单击“确定”，进入登录页面，用户名使用“admin”，密码为创建集群时设置的admin密码。
4. 登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > HDFS > NameNode WebUI > NameNode (主机名称, 主)”，访问开源组件Web站点。此处仅以HDFS NameNode为例介绍，其他组件访问地址请参考[开源组件Web站点](#)页面提供的站点地址。

8.5 通过 Windows 弹性云服务器访问

MRS支持通过Windows弹性云服务器访问开源组件Web站点。该方式操作较为复杂，推荐不支持EIP功能的MRS集群使用。

步骤1 在MRS管理控制台，单击“集群列表”。

步骤2 在“现有集群”列表中，单击指定的集群名称。

记录集群的“可用区”、“虚拟私有云”、“OMS浮动IP地址”、“安全组”。

📖 说明

OMS浮动IP地址获取方式：远程登录Master2节点，执行“ifconfig”命令，系统回显中“eth0:wsom”表示OMS浮动IP地址，请记录“inet”的实际参数值。如果在Master2节点无法查询到OMS浮动IP地址，请切换到Master1节点查询并记录。如果只有一个Master节点时，直接在该Master节点查询并记录。

步骤3 在ECS管理控制台，创建一个新的弹性云服务器。

- 弹性云服务器的“可用区”、“虚拟私有云”、“安全组”，需要和待访问集群的配置相同。
- 选择一个Windows系统的公共镜像。例如，选择一个标准镜像“Windows Server 2012 R2 Standard 64bit(40GB)”。
- 其他配置参数详细信息，请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 快速入门 > 创建并登录Windows弹性云服务器”。

📖 说明

如果ECS的安全组和MRS集群的“安全组”不同，用户可以选择以下任一种方法修改配置：

- 将ECS的安全组修改为MRS集群的安全组，请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 安全组 > 更改安全组”。
- 在集群Master节点和Core节点的安全组中添加两条安全组规则使ECS可以访问集群，“协议”需选择为“TCP”，“端口”需分别选择“28443”和“20009”。请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 安全性 > 安全组 > 添加安全组规则”。

步骤4 在VPC管理控制台，申请一个弹性IP地址，并与ECS绑定。

具体请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

步骤5 登录弹性云服务器。

登录ECS需要Windows系统的账号、密码，弹性IP地址以及配置安全组规则。具体请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 实例 > 登录弹性云服务器 > 登录Windows弹性云服务器”。

步骤6 在Windows的远程桌面中，打开浏览器访问Manager。

Manager访问地址形式为<https://OMS浮动IP地址:28443/web>。访问时需要输入MRS集群的用户名和密码，例如“admin”用户。

说明

- OMS浮动IP地址：远程登录Master2节点，执行“ifconfig”命令，系统回显中“eth0:wsom”表示OMS浮动IP地址，请记录“inet”的实际参数值。如果在Master2节点无法查询到OMS浮动IP地址，请切换到Master1节点查询并记录。如果只有一个Master节点时，直接在该Master节点查询并记录。
- 如果使用其他MRS集群用户访问Manager，第一次访问时需要修改密码。新密码需要满足集群当前的用户密码复杂度策略。
- 默认情况下，在登录时输入5次错误密码将锁定用户，需等待5分钟自动解锁。

步骤7 请参考[开源组件Web站点](#)页面提供的站点地址访问开源组件Web站点。

----结束

相关任务

配置集群节点名称与IP地址映射

步骤1 登录Manager，单击“主机管理”。

记录集群中所有节点的“主机名称”和“管理IP”。

步骤2 在工作环境使用“记事本”打开“hosts”文件，将节点名称与IP地址的对应关系填写到文件中。

每个对应关系填写一行，填写效果例如：

```
192.168.4.127 node-core-Jh3ER
192.168.4.225 node-master2-PaWVE
192.168.4.19 node-core-mtZ81
192.168.4.33 node-master1-zbYN8
192.168.4.233 node-core-7KoGY
```

保存修改。

----结束

8.6 创建连接 MRS 集群的 SSH 隧道并配置浏览器

操作场景

用户和MRS集群处于不同的网络中，需要创建一个SSH隧道连接，使用户访问站点的数据请求，可以发送到MRS集群并动态转发到对应的站点。

MAC系统暂不支持该功能访问MRS，请参考[通过弹性公网IP访问](#)内容访问MRS。

前提条件

- 准备一个SSH客户端用于创建SSH隧道，例如使用开源SSH客户端Git。请下载并安装。
- 已创建好集群，并准备pem格式的密钥文件或创建集群时的密码。
- 用户本地环境可以访问互联网。

操作步骤

步骤1 登录MRS管理控制台，选择“集群列表 > 现有集群”。

步骤2 单击指定名称的MRS集群。

记录集群的“安全组”。

步骤3 为集群Master节点的安全组添加一条需要访问MRS集群的IP地址的入规则，允许指定来源的数据访问端口“22”。

具体请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 安全性 > 安全组 > 添加安全组规则”。

步骤4 查询集群的主管理节点，具体请参考[如何确认主备管理节点](#)。

步骤5 为集群的主管理节点绑定一个弹性IP地址。

具体请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

步骤6 在本地启动Git Bash，执行以下命令登录集群的主管理节点：**ssh root@弹性IP地址**或者**ssh -i 密钥文件路径 root@弹性IP地址**

步骤7 执行以下命令查看数据转发配置：

```
cat /etc/sysctl.conf | grep net.ipv4.ip_forward
```

- 系统查询到“net.ipv4.ip_forward=1”表示已配置转发，则请执行**步骤9**。
- 系统查询到“net.ipv4.ip_forward=0”表示未配置转发，则请执行**步骤8**。
- 系统查询不到“net.ipv4.ip_forward”参数表示该参数未配置，则请执行以下命令后再执行**步骤9**。

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

步骤8 修改节点转发配置：

1. 执行以下命令切换root用户：

```
sudo su - root
```

2. 执行以下命令，修改转发配置：

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
sed -i "s/net.ipv4.ip_forward=0/net.ipv4.ip_forward = 1/g" /etc/sysctl.conf  
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

3. 执行以下命令，修改sshd配置文件：

```
vi /etc/ssh/sshd_config
```

按I进入编辑模式，查找“AllowTcpForwarding”和“GatewayPorts”，并删除注释符号，修改内容如下，然后保存并退出：

```
AllowTcpForwarding yes  
GatewayPorts yes
```


4. 执行以下命令，重启sshd服务：

```
service sshd restart
```

- 步骤9** 执行以下命令查看浮动IP地址：

```
ifconfig
```

系统显示的“eth0:FI_HUE”表示为Hue的浮动IP地址，“eth0:wsom”表示Manager浮动IP地址，请记录“inet”的实际参数值。

然后退出登录：**exit**

- 步骤10** 在本地机器执行以下命令创建支持动态端口转发的SSH隧道：

使用命令**ssh -i 密钥文件路径 -v -ND 本地端口地址 root@弹性IP地址**或者**ssh -v -ND 本地端口地址 root@弹性IP地址**，然后输入创建集群时的密码。

其中，“本地端口地址”需要指定一个用户本地环境未被使用的端口，建议选择8157。

创建后的SSH隧道，通过“-D”启用动态端口转发功能。默认情况下，动态端口转发功能将启动一个SOCKS代理进程并侦听用户本地端口，端口的数据将由SSH隧道转发到集群的主管理节点。

- 步骤11** 执行如下命令配置浏览器代理。

1. 进入本地Google Chrome浏览器客户端安装目录。
2. 按住“shift+鼠标右键”，选择“在此处打开命令窗口”，打开CMD窗口后输入如下命令：

```
chrome --proxy-server="socks5://localhost:8157" --host-resolver-rules="MAP * 0.0.0.0, EXCLUDE localhost" --user-data-dir=c:/tmp/path --proxy-bypass-list="*google*.com,*gstatic.com,*gvt*.com,*:80"
```

说明

- 8157为**步骤10**中配置的本地代理端口。
- 若本地操作系统为Windows 10，请打开Windows操作系统“开始”菜单，输入cmd命令，打开一个命令行窗口执行**步骤11.2**中的命令。若该方式不能成功，请打开Windows操作系统“开始”菜单后，在搜索框中输入并执行**步骤11.2**中的命令。

- 步骤12** 在新弹出的浏览器地址栏，输入Manager的访问地址。

Manager访问地址形式为**https://Manager浮动IP地址:28443/web**。

访问启用Kerberos认证的集群时，需要输入MRS集群的用户名和密码，例如“admin”用户。未启用Kerberos认证的集群则不需要。

第一次访问时，请根据浏览器提示，添加站点信任以继续打开页面。

- 步骤13** 准备站点的访问地址。

1. 参考[Web站点一览](#)，获取Web站点的地址格式及对应的角色实例。
2. 单击“服务管理”。
3. 单击指定的服务名称，例如HDFS。
4. 单击“实例”，查看NameNode的主角色实例“NameNode(主)”的“业务IP”。

- 步骤14** 在浏览器输入访问Web站点真实地址并访问。

步骤15 退出访问Web站点时，请终止并关闭SSH隧道。

----结束

9 访问 FusionInsight Manager


操作场景

MRS 3.x及之后版本的集群使用FusionInsight Manager对集群进行监控、配置和管理。用户在集群安装后可使用账号登录FusionInsight Manager。

当前支持以下几种方式访问FusionInsight Manager，请根据实际情况选择。

- [通过弹性IP访问FusionInsight Manager](#)。
- [通过云专线访问FusionInsight Manager](#)。
- [通过ECS访问FusionInsight Manager](#)。

其中弹性IP访问和专线访问可以在MRS集群管理控制台上进行切换，具体切换操作步骤如下：

登录MRS管理控制台，单击待操作的MRS集群，在集群“概览”页面单击“集群管理页面”后的，在打开的页面中进行切换。

说明

如果不能正常登录组件的WebUI页面，请参考[通过ECS访问FusionInsight Manager](#)方式访问FusionInsight Manager。

集群处于以下状态时无法访问FusionInsight Manager：

启动中、停止中、停止、删除中、已删除、冻结。

通过弹性 IP 访问 FusionInsight Manager

当集群开启弹性IP功能时，执行如下步骤：

步骤1 登录MRS管理控制台页面。

步骤2 单击“集群列表 > 现有集群”，在集群列表中单击指定的集群名称，进入集群信息页面。

步骤3 单击“集群管理页面”后的“前往 Manager”，在弹出的窗口中配置弹性IP信息。

1. 若创建MRS集群时暂未绑定弹性公网IP，在“弹性公网IP”下拉框中选择可用的弹性公网IP。若用户创建集群时已经绑定弹性公网IP，直接执行[步骤3.2](#)。

📖 说明


- 如果没有弹性公网IP，可先单击“管理弹性公网IP”创建弹性公网IP后，然后在弹性公网IP下拉框中选择创建的弹性公网IP。
 - 如果在使用完后需要解绑或释放弹性公网IP，请登录“弹性公网IP”界面，在待操作的弹性公网IP后，单击“操作”列的“解绑”或“更多 > 释放”。
 - 如果已创建弹性公网IP，但在绑定时无法找到，可能是由于该弹性公网IP被其他集群绑定，请先在弹性公网IP界面解绑，然后再为当前集群绑定。
2. 在“安全组”中选择当前集群所在的安全组，该安全组在创建集群时配置或集群自动创建。

📖 说明

- 创建自定义集群时，安全组可配置提前创建的安全组或保持默认“自动创建”；快速创建集群时，安全组由集群自动创建。
 - 安全组名称可在集群的“概览”界面的“安全组”查看。
3. 添加安全组规则，默认填充的是用户访问弹性IP地址的规则，如需开放多个IP段为可信范围用于访问Manager页面，请参考[步骤6~步骤9](#)。如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击“管理安全组规则”。

📖 说明

添加安全组规则会在“安全组 > 入方向规则”（页面入口：单击“管理安全组规则”）页签列表中描述列自动增加“MRS Manager public ip access control rule”，便于用户识别。



4. 勾选确认信息后，单击“确定”。

📖 说明

单击“前往 Manager”右侧的 按钮，可以切换访问 FusionInsight Manager 的方式，云专线访问请参考[通过云专线访问 FusionInsight Manager](#)。

步骤4 单击“确定”，进入 Manager 登录页面。

📖 说明

访问 Manager 页面需要确保弹性公网 IP 能够 Ping 通，如果 Ping 不通请联系运维处理。

步骤5 输入默认用户名“admin”及创建集群时设置的密码，单击“登录”进入 Manager 页面。

步骤6 在 MRS 管理控制台，在“现有集群”列表，单击指定的集群名称，进入集群信息页面。

📖 说明

如需给其他用户开通访问 Manager 的权限，请执行[步骤6~步骤9](#)，添加对应用户访问公网的 IP 地址为可信范围。

步骤7 单击弹性公网IP后边的“添加安全组规则”。

步骤8 进入“添加安全组规则”页面，添加需要开放权限用户访问公网的IP地址段并勾选“我确认这里设置的公网IP/端口号是可信任的公网访问IP范围，我了解使用0.0.0.0/0会带来安全风险”

默认填充的是用户访问公网的IP地址，用户可根据需要修改IP地址段，如需开放多个IP段为可信范围，请重复执行**步骤6-步骤9**。如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击“管理安全组规则”。

步骤9 单击“确定”完成安全组规则添加。

----结束

通过云专线访问 FusionInsight Manager

操作前请确保云专线服务可用，并已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道。

步骤1 登录MRS管理控制台。

步骤2 单击集群名称进入集群详情页。

步骤3 在集群详情页页面的“概览”页签，单击“集群管理页面”右侧的“前往 Manager”。

步骤4 “访问方式”选择“专线访问”，并勾选“我确认已打通本地与浮动IP的网络，可使用专线直接访问MRS Manager。”。

浮动IP为MRS为您访问MRS Manager页面自动分配的IP地址，使用专线访问MRS Manager之前您确保云专线服务已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道。

步骤5 单击“确定”，进入MRS Manager登录页面，用户名使用“admin”，密码为创建集群时设置的admin密码。

----结束

通过 ECS 访问 FusionInsight Manager

步骤1 在MRS管理控制台，单击“集群列表”。

步骤2 在“现有集群”列表中，单击指定的集群名称。

记录集群的“可用区”、“虚拟私有云”、“集群管理页面”、“安全组”。

步骤3 在管理控制台首页服务列表中选择“弹性云服务器”，进入ECS管理控制台，创建一个新的弹性云服务器。

- 弹性云服务器的“可用区”、“虚拟私有云”、“安全组”，需要和待访问集群的配置相同。
- 选择一个Windows系统的公共镜像。例如，选择一个标准镜像“Windows Server 2012 R2 Standard 64bit(40GB)”。
- 其他配置参数详细信息，请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 快速入门 > 创建并登录Windows弹性云服务器”。

📖 说明

如果ECS的安全组和Master节点的“默认安全组”不同，用户可以选择以下任一种方法修改配置：

- 将ECS的安全组修改为Master节点的默认安全组，请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 安全组 > 更改安全组”。
- 在集群Master节点和Core节点的安全组添加两条安全组规则使ECS可以访问集群，“协议”需选择为“TCP”，“端口”需分别选择“28443”和“20009”。请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 安全性 > 安全组 > 添加安全组规则”。

如果界面提示“添加安全组规则失败”，请检查安全组配额是否不足，请增加配额或删除不再使用的安全组规则。

步骤4 在VPC管理控制台，申请一个弹性IP地址，并与ECS绑定。

具体请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

步骤5 登录弹性云服务器。

登录ECS需要Windows系统的账号、密码，弹性IP地址以及配置安全组规则。具体请参见“弹性云服务器 > 用户指南 > 实例 > 登录弹性云服务器 > 登录Windows弹性云服务器”。

步骤6 在Windows的远程桌面中，打开浏览器访问Manager。

Manager访问地址为“集群管理页面”地址。访问时需要输入集群的用户名和密码，例如“admin”用户。

📖 说明

- 如果使用其他集群用户访问Manager，第一次访问时需要修改密码。新密码需要满足集群当前的用户密码复杂度策略。请咨询管理员。
- 默认情况下，在登录时输入5次错误密码将锁定用户，需等待5分钟自动解锁。

步骤7 注销用户退出Manager时移动鼠标到右上角 ，然后单击“注销”。

----结束

10 FusionInsight Manager 操作指导

10.1 从这里开始

10.1.1 FusionInsight Manager 入门指导

概述

MRS为用户提供海量数据的管理及分析功能，快速从结构化和非结构化的海量数据中挖掘您所需要的价值数据。开源组件结构复杂，安装、配置、管理过程费时费力，使用FusionInsight Manager将为您提供企业级的集群的统一管理平台：

- 提供集群状态的监控功能，您能快速掌握服务及主机的运行状态。
- 提供图形化的指标监控及定制，您能及时获取系统的关键信息。
- 提供服务属性的配置功能，满足您实际业务的性能需求。
- 提供集群、服务、角色实例的操作功能，满足您一键启停等操作需求。
- 提供权限管理及审计功能，您能设置访问控制及管理操作日志。

系统界面简介

FusionInsight Manager提供统一的集群管理平台，帮助您快捷、直观的完成集群的运行维护。

界面最上方为操作栏，中部为显示区，最下方为任务栏。

操作栏各操作入口的详细功能如[表10-1](#)所示。

表 10-1 界面操作入口功能描述


入口	功能描述
主页	提供告警关键信息、集群关键指标、主机关键监控指标项、集群监控指标项的信息。请参见 主页 。
集群	提供各集群内服务监控、服务操作向导以及服务配置，帮助您对服务进行统一管理。请参见 集群 。

入口	功能描述
主机	提供主机监控、主机操作向导，帮助您对主机进行统一管理。请参见 主机 。
运维	提供告警查询、告警处理指导功能。帮助您及时发现产品故障及潜在隐患，并进行定位排除，以保证系统正常运行。请参见 运维 。
审计	提供审计日志查询及导出功能。帮助您查阅所有用户活动及操作。请参见 审计 。
租户资源	提供统一租户管理平台。请参见 租户资源 。
系统	提供对FusionInsight Manager的系统管理设置，例如用户权限设置。请参见 系统设置 。

10.1.2 查询 FusionInsight Manager 版本号

通过查看FusionInsight Manager版本号，可以进行下一步的系统升级及日常维护操作。

- 界面方式

登录FusionInsight Manager，在主页界面，单击右上角的，在下拉框中单击“关于”，在弹框中查看FusionInsight Manager版本号。

- 命令方式

- 以root用户登录FusionInsight Manager主管理节点。
- 执行如下命令，查看FusionInsight Manager的版本号及平台信息。

```
su - omm
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/pack
./queryManager.sh
```

显示如下：

Version	Package	Cputype
***	FusionInsight_Manager_***	x86_64

说明

***表示版本号，具体以实际查询的版本号为准。

10.1.3 登录管理系统

操作场景

该任务指导用户在Manager安装完成后使用账号登录FusionInsight Manager。

操作步骤


- 步骤1** 获取FusionInsight Manager的网络地址。

步骤2 打开页面后，输入系统用户和密码。

步骤3 新用户登录需要修改密码。

用户密码策略：

- 密码字符长度必须为8~64个字符。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符`~!@#%&*()-_+=|[]{};';<>^/?`中的4种类型字符。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可与当前密码相同。

步骤4 将光标移动到FusionInsight Manager右上角的，在弹出窗口中单击“注销”，单击“确定”后可退出当前登录用户。

----结束

10.1.4 登录管理节点

操作场景

部分运维操作的脚本与命令需要或只支持在主管理节点上运行。系统管理员可以根据以下指导确认并登录主或备管理节点。

在 Manager 查看主备管理节点并登录

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > OMS”。

在“基本信息”区域，“当前主用”表示主管理节点的主机名，“当前备用”表示备管理节点的主机名。

单击主机名可进入对应的主机详情页面。记录主机的IP地址信息。

步骤3 以root用户登录主或备管理节点。

----结束

执行脚本确定主备管理节点并登录

步骤1 以root用户登录任意部署Manager的节点。

步骤2 执行以下命令确认主备管理节点。

```
su - omm
```

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh
```

界面打印信息中“HAActive”参数值为“active”的节点为主管理节点（如下例中“Master1”为主管理节点），参数值为“standby”的节点为备管理节点（如下例中“Master2”为备管理节点）。

```
HAMode
double
NodeName      HostName      HAVersion      StartTime      HAActive
HAAllResOK    HARunPhase
192-168-0-30  Master1      V100R001C01    2021-09-01 07:12:05  active
```

```
normal      Activated
192-168-0-24 Master2     V100R001C01  2021-09-01 07:14:02  standby
normal      Deactivated
```

步骤3 执行如下命令获取主备管理节点IP地址。

```
cat /etc/hosts
```

获取的主备管理节点IP地址示例如下：

```
127.0.0.1   localhost
192.168.0.30 Master1
192.168.0.24 Master2
```


步骤4 以root用户登录主或备管理节点。

----结束

10.2 主页

10.2.1 主页概述

登录FusionInsight Manager以后，界面将默认显示“主页”内容。可以在主页的“告警”、“系统”、“集群”等区域查看对应的关键信息。

- 主页右上方可查看集群的不同级别告警个数、运行任务个数、当前用户和帮助信息等内容。
 - 单击可查看“任务管理中心”中近100次操作任务的任务名、状态、进度、开始时间和结束时间。



说明

对于启动、停止、重启以及滚动重启操作，在任务执行过程中，单击任务列表中的对应任务名称，单击“中止”按钮，根据界面提示输入系统管理员密码后，用户可中止该任务。中止后，任务将不再继续执行。

- 单击可获得帮助信息，如表10-2所示。

表 10-2 帮助信息一览表

项目	描述
“关于”	提供FusionInsight Manager版本号信息。

- 主页左侧的中展示当前集群包含服务的图标，单击可以查看具体的服务名称及状态。
- 主页底部任务栏显示FusionInsight Manager的语言选项和当前集群时间及时区信息，可切换系统语言。


告警关键信息

主页的“告警”区域展示当前集群告警的关键信息。

- 统计：统计今日新增告警数、近7天未清除告警数、近7天新增告警数。

- 趋势：展示新增、未清除告警随时间的变化趋势。可以筛选显示的告警级别和时间。
- Top：展示当前未清除告警中出现次数Top10的告警。

图 10-1 告警关键信息



集群关键信息及操作

主页的右上方展示集群的关键信息，内容如下：

- 集群：当前集群的名称。
- 主机：当前集群包含主机的数量。
- Yarn运行的任务：当前集群运行Yarn任务的数量。当集群包含Yarn服务时显示此参数。
- HDFS文件：当前集群包含HDFS文件的数量。当集群包含HDFS服务时显示此参数。
- HDFS磁盘空间：当前集群HDFS磁盘的使用空间和HDFS磁盘的总空间，格式为：*HDFS磁盘使用空间/HDFS磁盘总空间*。当集群包含HDFS服务时显示此参数。

同时也可以在此区域进行集群的启动、停止、滚动重启、同步配置等操作，具体如表 10-3 所示。

图 10-2 集群关键信息



表 10-3 维护管理功能

操作入口	说明
“下载客户端”	为用户下载默认的客户端，具体可参考 下载客户端 。
“更多 > 启动”	将集群中所有服务启动。
“更多 > 停止”	将集群中所有服务停止。
“更多 > 重启”	将集群中所有服务重启。
“更多 > 滚动重启”	为集群中所有服务提供不中断业务的重启操作，具体可参考 滚动重启集群 。
“更多 > 同步配置”	为集群中所有服务启用新的配置参数。
“更多 > 重启配置过期的实例”	为集群中所有服务重启配置过期的实例，具体可参考 管理配置过期 。
“更多 > 健康检查”	为OMS、集群所有服务和所有节点进行健康检查，健康检查可以包含三方面检查项：各检查对象的运行状态、相关的告警和自定义的监控指标，检查结果并不能等同于界面上显示的“运行状态”。 健康检查的结果可直接在检查列表左上角单击“导出报告”，选择导出结果。如果发现问题，可以单击“查看帮助”。
“更多 > 导出安装模板”	将集群所有安装配置批量导出，例如集群认证模式、节点信息、服务配置等，可用于相同环境下集群重新安装的场景。

操作入口	说明
“更多 > 导出配置”	将集群所有服务的配置批量导出。
“更多 > 进入维护模式/退出维护模式”	配置集群进入/退出维护模式。
“更多 > 维护模式视图”	查看集群进入维护状态的服务或主机。

系统关键指标项

主页的“系统”区域展示系统的关键指标项。

- 主机状态与类型：显示主机的不同状态与类型的数量。
- 主机CPU使用峰值：显示主机的CPU使用峰值随时间的变化情况。
- 主机磁盘使用峰值：显示主机的磁盘使用峰值随时间的变化情况。
- 主机内存使用峰值：显示主机的内存使用峰值随时间的变化情况。



可以在“系统”区域右上角选择监控数据时间范围，或单击进行自定义。

图 10-3 系统关键指标项




集群关键指标项

主页的“集群”区域展示集群的关键指标项。用户可以自定义在图表区展示的监控报表，管理监控指标请参考[管理监控指标数据报表](#)。

监控图表的数据来源可在图表的左下方查看，每个监控报表可以放大查看具体数值，也可以关闭不再显示。

图 10-4 集群关键指标项




服务状态预览区

主页界面的左侧可以查看当前集群已安装各服务的状态和告警情况。

每个服务名称左侧的 ● 表示当前该服务运行状态良好，● 表示当前服务启动失败，● 表示当前服务未启动。

如果服务右侧显示 ⌚ 则表示该服务配置已过期。

图 10-5 服务状态预览区



10.2.2 管理监控指标数据报表

操作场景

FusionInsight Manager支持用户自定义在主页的“集群”区域展示集群的监控项，也可以导出监控数据。

说明


历史报表根据所自定义的时间长度不同，图表横轴中每个时间间隔也会不同，具体监控数据的规则如下：

- 0~21小时20分：每个间隔5分钟，要求集群至少安装10分钟以上，最多保留90天监控数据。
- 21小时20分~128小时：每个间隔30分钟，要求集群至少安装30分钟以上，最多保留90天监控数据。
- 128小时~256小时：每个间隔1小时，要求集群至少安装1小时以上，最多保留90天监控数据。
- 256小时~256天及以上：每个间隔1天，要求集群至少安装1天以上，最多保留90天监控数据。
- 如果FusionInsight Manager存储所用的GaussDB所在分区的磁盘使用率超过80%时，会清理实时监控数据和周期为5分钟的监控数据。
- 若为“租户资源”下的“存储资源(HDFS)”表，0小时~300小时：每个间隔1小时，要求集群至少安装1小时以上，最多保留3个月监控数据。

自定义监控指标报表

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主页”。

步骤3 在“集群”区域的右上角，单击，在弹出菜单中选择“定制”。

说明

监控时段以5分钟为单位，显示最近1小时的监控数据；从进入“实时监控”页面后，在监控图右侧以5分钟为单位显示实时监控数据。

步骤4 在窗口左侧分类中，选择一项监控资源主体。

步骤5 在右侧监控列表勾选一个或多个监控指标。

步骤6 单击“确定”。

----结束


导出全部监控数据

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主页”。

步骤3 在“集群”区域的右上角，选择一个时间范围获取监控数据，例如“1周”。

默认为实时数据，无法导出。单击可以自定义监控数据时间范围。


步骤4 在“集群”区域右上角，单击，在弹出菜单中选择“导出”。

----结束


导出指定监控项数据

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主页”。

步骤3 在“集群”区域的任意一个监控报表窗格的右上角，单击。

步骤4 选择一个时间范围获取监控数据，例如“1周”。

默认为实时数据，无法导出。单击可以自定义监控数据时间范围。

步骤5 单击“导出”。

----结束

10.3 集群

10.3.1 管理集群

10.3.1.1 滚动重启集群

操作场景

滚动重启指当集群中服务角色升级更新或修改配置后，在尽可能不中断业务前提下的重启操作。

如果需要批量为集群中所有服务进行重启且不中断业务，可执行集群滚动重启操作。

说明

- 部分服务不支持滚动重启，在执行滚动重启集群的过程中，不支持滚动重启的服务将进行普通重启，业务可能会中断。请根据界面提示是否可以执行操作。
- 如果修改了端口类等需要尽快生效的配置（例如服务端的端口），则不建议通过滚动重启的方式使之生效，建议采用普通重启。

对系统的影响

与普通重启相比，滚动重启不会导致服务业务中断，但是滚动重启将比普通重启要花费更长的时间，且对应服务的吞吐量、性能等可能会受到影响。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 在“主页”右上方选择“更多 > 滚动重启”。
- 步骤3** 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
- 步骤4** 根据实际情况调整相关参数，如表10-4所示。

表 10-4 滚动重启参数

参数名称	描述
“只重启集群内配置过期的实例”	是否只重启集群内修改过配置的实例。
“启用机架策略”	是否启用机架并发滚动重启策略，只对满足机架策略滚动重启的角色（角色支持机架感知功能，且角色下的实例归属于2个或2个以上的机架）生效。 说明 该参数仅在滚动重启HDFS、Yarn时可设置。

参数名称	描述
“数据节点滚动重启并发数”	<p>采用分批并发滚动重启策略的数据节点实例每一个批次重启的实例数，默认为1。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 该参数仅对同时满足“采用并发滚动策略”和“实例为数据节点”两个条件时才有效。 当启用机架策略时，该参数将失效，集群以机架策略默认配置的最大实例数（默认值为20）作为一个机架内分批并发重启的最大实例数。 该参数仅在滚动重启HDFS、HBase、Yarn、Kafka、Flume时可设置。 HBase的RegionServer滚动重启的并发数不支持手动配置，会根据RegionServer的节点数自行调整，调整规则为：30节点以内，每个批次1个节点；300节点以内，每个批次2个节点；300节点以上(含300节点)，每个批次1%(向下取整)个节点。
“批次时间间隔”	滚动重启实例批次之间的间隔时间，默认为0。
“退服超时时间”	<p>角色实例在滚动重启过程中的退服等待时间，默认为1800s。</p> <p>部分角色（例如HiveServer、JDBCServer）在滚动重启前会暂时停止提供服务，该状态下的实例不可再接入新的客户端连接，而已经存在的连接需要等待一段时间才能完成，配置合适的超时时间参数能尽可能地保证业务不中断。</p> <p>说明</p> <p>该参数仅在滚动重启Hive、Spark时可设置。</p>
“批次容错阈值”	滚动重启实例批次执行失败容错次数，默认为0，即表示任意一个批次的实例重启失败后，滚动重启任务终止。

📖 说明

“数据节点滚动重启并发数”、“批次时间间隔”、“批次容错阈值”等高级参数需要根据实际情况合理设置，否则可能导致服务业务中断或者严重影响性能，请谨慎调整。

例如：

- “数据节点滚动重启并发数”过大，同时重启多个实例导致服务业务中断或者由于剩余工作实例较少严重影响性能。
- “批次容错阈值”过大，某一批次实例失败后继续重启下一批次实例，导致服务业务中断。

步骤5 单击“确定”，等待滚动重启完成。

----结束

10.3.1.2 管理配置过期

操作场景

某个新的配置需要同时下发到集群所有服务，或修改某项配置后导致多个不同服务的“配置状态”为“配置过期”或“失败”时，表示这些服务的配置参数值未同步且未

生效，集群管理员可以对集群执行同步配置功能，并在同步配置后重启相关服务实例，使所有服务启用新的配置参数。

若集群中服务配置均已同步但未生效，需重启配置过期的实例。

对系统的影响

- 集群执行同步配置后，需要重启配置过期的服务。重启时对应的服务不可用。
- 重启配置过期的实例时，该实例不可用。

操作步骤

同步配置

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 在“主页”右上方选择“更多 > 同步配置”。
- 步骤3** 在弹出窗口中单击“确定”，开始为当前集群同步配置。

----结束

重启配置过期的实例

- 步骤1** 选择“更多 > 重启配置过期的实例”。
- 步骤2** 在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，然后单击“确定”。
- 步骤3** 在确认重启实例的对话框中单击“确定”。

支持单击“查看实例”打开所有配置已过期的实例列表，确认可以执行重启任务。

----结束

10.3.1.3 下载客户端

操作场景

MRS集群提供了默认的客户端，用户可以通过客户端执行管理操作、运行业务或进行二次开发。使用客户端前需要下载客户端软件包。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 在“主页”右上方单击“下载客户端”。
界面显示“下载集群客户端”对话框。
- 步骤3** 在“选择客户端类型”选择一个类型。
 - “完整客户端”表示下载包中包含了脚本、编译文件和配置文件。
 - “仅配置文件”表示下载包仅包含客户端配置文件。
一般适用于应用开发任务。例如完整客户端已下载并安装后，集群管理员通过Manager界面修改了服务配置，开发人员需要更新客户端配置文件的场景。

说明

平台类型包括x86_64和aarch64两种，可分别在x86和ARM节点上安装使用。默认情况下，下载的客户端平台类型和服务端保持一致。

步骤4 选择客户端文件下载位置，并配置相关参数后。单击“确定”。

- **服务器端**：下载到集群的主OMS节点上。

文件生成后默认保存在主OMS节点“/tmp/FusionInsight-Client/”路径。支持修改为其他目录且omm用户需要拥有目录的读、写与执行权限。如果路径中已存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。

说明

集群内安装的服务较多时，集群客户端文件较大，且在安装客户端过程中解压客户端文件也会占用较多磁盘空间。建议将客户端文件下载至其他磁盘空间充足的目录下，或者在安装客户端后及时删除客户端下载目录内的冗余文件，避免“/tmp”目录所在磁盘空间被占满影响集群节点的正常运行。

等待文件生成后，可以使用omm用户或客户端安装用户将获取的下载包复制到其他目录，例如“/opt/Bigdata/hadoopclient”。

- **浏览器**：下载到本地电脑。
- **远端节点**：下载到主OMS节点外的其他节点上。选择该项还需配置以下参数：

表 10-5 下载到远端节点配置参数

参数名称	参数说明	样例
保存到如下路径	客户端文件保存路径。 仅保存到远端节点该路径下，如果存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。登录远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	/tmp/FusionInsight-Client-Remote/
主机IP	远端节点的IP地址。 说明 远端节点的平台类型需要与所下载客户端的平台类型一致，否则可能导致安装客户端失败。	X.X.X.X
主机端口	远端节点的主机端口。	22
登录用户名称	登录远端节点的用户名称。 远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	xxx
登录方式	登录方式： <ul style="list-style-type: none">- 密码：使用密码登录。- SSH私钥：使用SSH私钥登录。- 免密：选择该方式，用户需要具有免密登录节点的功能。	密码

参数名称	参数说明	样例
登录用户密码	“登录方式”选择“密码”时，需要配置该参数。 配置为登录用户的密码。	xxx
SSH私钥	“登录方式”选择“SSH私钥”时，需要配置该参数。 单击“添加文件”选择SSH私钥文件并上传。	-
自动部署到节点	是否自动部署到节点。客户端类型选择“完整客户端”时，支持配置该参数。 <ul style="list-style-type: none">- 是，客户端会自动在当前节点上安装部署。- 否，客户端不会自动安装部署。需要在客户端下载成功后手动进行安装。	是
客户端部署路径	“自动部署到节点”选择“是”时，需要配置该参数。如果仅下载配置文件，则无该参数。 远端节点上部署路径若已存在，该路径下不能包含任何文件。若不存在，该路径会被创建。登录远端节点用户需要对该路径具有执行和写权限。	/opt/testclient

步骤5 客户端下载成功后，可以参考[安装客户端](#)进行客户端的安装。

----结束

10.3.1.4 修改集群属性

操作场景

FusionInsight Manager支持用户在集群安装完成后查看基本属性。


操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 集群属性”。

默认可查看集群名称、集群描述、产品类型、集群ID、认证模式、创建时间和已安装部件信息。


步骤3 修改“集群名称”。

1. 单击，填入新的名称。

支持的命名规则：集群名称只能包含汉字、字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和空格，仅以汉字、字母、数字、下划线（_）或中划线（-）开头，只能在中间包含空格，并且最小长度为2个字符，最大长度不能超过199个字符。

2. 单击“确定”使新的集群名称生效。

步骤4 修改“集群描述”。

1. 单击，填入新的描述信息。
只能包含汉字、英文字母、数字、中英文逗号、中英文句号、下划线（_）、空格和换行符，并且不能超过199个字符。
2. 单击“确定”使新的描述生效。

----结束

10.3.1.5 管理集群配置

操作场景

FusionInsight Manager支持一键查看集群内各服务配置参数的变动情况，方便用户快速排查定位问题，提升配置管理效率。

集群管理员可通过配置界面快速查看集群内各服务所有非初始默认值、同一角色实例之间非统一值、集群配置修改的历史记录、集群内当前配置状态为过期的参数。



操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。



步骤2 选择“集群 > 配置”。

步骤3 根据操作场景，选择对应操作页面：

- 查看所有非默认值：
 - a. 单击“所有非默认值”，界面将显示当前集群内各服务、角色或实例的配置参数中，与初始默认值不一致的参数项。

单击参数值后面的图标可快速恢复配置项的参数值至系统默认值，单击图标可查看该配置项的历史修改记录。

配置参数较多时，可通过界面右上角的服务过滤框进行筛选，或者在搜索框中直接搜索关键字。
 - b. 如需修改配置项参数值，根据参数描述修改配置后，单击“保存”，在弹出的窗口中单击“确定”。
- 查看所有非统一值：
 - a. 单击“所有非统一值”，界面将显示当前集群内角色级别、服务级别、实例组级别或实例级别的存在差异化配置的配置项。

单击参数值后面的图标，在弹出的窗口中可查看具体的差异项。
 - b. 如需修改配置项参数值，可单击取消下层的配置差异化或手动调整，然后单击“完成”，再单击“保存”，在弹出的窗口中单击“确定”。
- 查看过期配置：

- a. 单击“过期配置”，界面将显示当前集群内配置过期的配置项。
 - b. 可通过界面上方的服务过滤框进行筛选，查看不同服务的过期配置，或者在搜索框中直接搜索关键字。
 - c. 处于过期状态的配置项并未完全生效，在不影响业务情况下，请及时重启配置过期的服务或实例。
- 查看历史配置记录：
 - a. 单击“历史配置”，界面将显示当前集群的历史配置变更记录，用户可查看具体的参数值变动详情，包括所属服务、修改前与修改后的参数值、参数文件等内容。
 - b. 如需还原某次配置变更，可单击记录所在行“操作”列的“还原配置”按钮，在弹出的窗口中单击“确定”。

📖 说明

部分配置项在修改参数值后需重启对应服务才会生效，在保存配置后请及时重启配置过期的服务或实例。

---结束

10.3.1.6 静态服务池

10.3.1.6.1 静态服务资源

简介

集群分配给各个服务的资源是静态服务资源，这些服务包括FTP-Server、Flume、HBase、HDFS、Solr、Elasticsearch、IoTDB、Kafka和Yarn。每个服务的计算资源总量固定，不与其他服务共享，是静态的。租户通过独占或共享一个服务来获取这个服务运行时需要的资源。

静态服务池

静态服务池用来指定服务资源的配置。

在服务级别上，静态服务池对各服务可使用的资源进行统一管理：

- 限制服务使用的资源总量，支持配置FTP-Server、Flume、HBase、HDFS、Solr、Elasticsearch、IoTDB、Kafka和Yarn在部署节点可使用的CPU、I/O和内存总量。
- 实现服务级别的资源隔离，可将集群中的服务与其他服务隔离，使一个服务上的负载对其他服务产生的影响有限。

调度机制

静态服务资源支持基于时间的动态调度机制，可以在不同时间段为服务配置不同的资源量，优化客户业务运行环境，提高集群的效率。

在一个复杂的集群环境中，多种服务共享使用集群资源，但是各服务的资源使用周期可能会有比较大的区别。

例如以下业务场景，对于一个银行客户：

- 在白天HBase查询服务的业务多。

- 在晚上查询服务的业务少而Hive分析服务业务多。

如果只给每个服务设置固定的资源可能会导致：

- 白天查询服务的资源不够用，分析服务的资源空闲。
- 晚上分析服务的资源不够用，查询服务的资源空闲。

集群资源利用率不高，而且服务能力也打了折扣。因此：

- 白天多配置HBase服务资源。
- 晚上多配置Hive服务资源。

这种基于时间的动态调度机制可以更高效的利用资源，运行任务。

10.3.1.6.2 配置集群静态资源

操作场景

当需要控制集群服务可以使用节点资源的情况，或者控制集群服务在不同时间段节点可用配额的CPU与I/O资源时，集群管理员可以在FusionInsight Manager调整资源基数，并自定义资源配置组。

对系统的影响

- 配置静态服务池后，受影响的服务的“配置状态”将显示为“配置过期”，需要重启服务，重启期间服务不可用。
- 配置静态服务池后，各服务及角色实例使用的最大资源将不能超过限制。

操作步骤

修改资源调整基数

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 静态服务池”。

步骤2 单击右上角“配置”，进入静态资源池配置向导。

步骤3 在“系统资源调整基数”分别修改参数“CPU (%)”和“Memory (%)”。

修改“系统资源调整基数”将限制服务能够使用节点的最大物理CPU和内存资源百分比。如果多个服务部署在同一节点，则所有服务使用的最大物理资源百分比不能超过此参数值。

步骤4 单击“下一步”。

需要重新修改参数，可单击“上一步”返回。

修改资源池默认“default”配置组

步骤5 单击“default”，在“权重配置”表格中各服务对应的“CPU LIMIT(%)”、“CPU SHARE(%)”、“I/O(%)”和“Memory(%)”填写各服务的资源使用百分比数量。

📖 说明

- 所有服务使用的“CPU LIMIT(%)”和“CPU SHARE(%)”资源配置总和可以大于100%。
- 所有服务使用的“I/O(%)”资源配置总和可以大于100%，不能为0。
- 所有服务使用的“Memory(%)”资源配置总和可以小于或等于100%，也可以大于100%。
- “Memory(%)”不支持动态生效，仅在“default”配置组中可以修改。
- “CPU LIMIT(%)”用于配置服务可使用的CPU核数与节点可分配的CPU核数占比。
- “CPU SHARE(%)”用于配置服务在与其他服务使用同一个CPU核的时间占比，即多个服务在使用同一个CPU核发生争抢时的时间占比。

步骤6 单击“根据权重配置生成详细配置”，FusionInsight Manager将根据集群硬件资源与分配情况，生成资源池实际参数配置值。

步骤7 单击“确定”。

在弹出窗口单击“确定”，确认保存配置。

添加自定义资源配置组

步骤8 是否需要在不同时间段自动调整资源配置？

- 是，执行**步骤9**。
- 否，只需要使用“default”在所有时间段生效，任务结束。

步骤9 单击“配置”，修改“系统资源调整基数”，然后单击“下一步”。

步骤10 单击“添加”增加新的资源配置组。

步骤11 在“第一步：调度时间”，单击“配置”显示时间策略配置页面。

根据业务需要修改以下参数，并单击“确定”保存：

- “重复”：勾选时表示此资源配置组按调度周期重复运行。不勾选时请设置一个资源配置组应用的日期与时间。
- “重复策略”：支持“每天”、“每周”和“每月”。仅在“重复”模式中生效。
- “在”：表示资源配置组应用的开始与结束时间。请设置一个唯一的时间区间，如果与已有配置组的时间区间有重叠，则无法保存。

📖 说明

- “default”配置组会在所有未定义的时间段内生效。
- 新增加的配置组属于动态生效的配置项集合，在配置组应用的时间区间内可直接生效。
- 新增加的配置组可以被删除。最多增加4个动态生效的配置组。
- 选择任一种“重复策略”，如果结束时间小于开始时间，默认标识为第二天的结束时间。例如“22:00”到“6:00”表示调度时间为当天22点到第二天6点。
- 若多个配置组的“重复策略”类型不相同，则时间区间可以重叠，且生效的策略优先级从低到高的顺序为“每天”、“每周”、“每月”。例如，有“每月”与“每天”的调度配置组，时间区间分别为4:00到7:00，6:00到8:00，此时以每月的配置组为准。
- 若多个配置组的“重复策略”类型相同，当日期不相同，则时间区间可以重叠。例如，有两个“每周”的调度配置组，可以分别指定时间区间为周一和周三的4:00到7:00。

步骤12 在“第二步：权重配置”修改各服务资源配置。

步骤13 单击“根据权重配置生成详细配置”，FusionInsight Manager将根据集群硬件资源与分配情况，生成资源池实际参数配置值。

步骤14 单击“确定”。

在弹出窗口单击“确定”，确认保存配置。

----结束

10.3.1.6.3 查看集群静态资源

操作场景

大数据管理平台支持通过静态服务资源池对没有运行在Yarn上的服务资源进行管理和隔离。系统支持基于时间的静态服务资源池自动调整策略，使集群在不同的时间段自动调整参数值，从而更有效地利用资源。

系统管理员可以在FusionInsight Manager查看静态服务池各个服务使用资源的监控指标结果，包含监控指标如下：

- 服务总体CPU使用率
- 服务总体磁盘IO读速率
- 服务总体磁盘IO写速率
- 服务总体内存使用大小

说明

启用多实例功能后，支持管理HBase所有服务实例使用的CPU、I/O和内存总量。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 静态服务池”。

步骤2 在“配置组列表”，单击一个配置组，例如“default”。

步骤3 查看系统资源调整基数。

- “系统资源调整基数”表示集群中每个节点可以被集群服务使用的最大资源。如果节点只有一个服务，则表示此服务独占节点可用资源。如果节点有多个服务，则表示所有服务共同使用节点可用资源。
- “CPU”表示节点中服务可使用的最大CPU。
- “Memory”表示节点中服务可使用的最大内存。

步骤4 在图表区域，查看集群服务资源使用状态指标数据图表。

说明

- 可通过“为图表添加服务”，将特定服务的静态服务资源数据添至图表，最多可选择12个服务。
- 管理单个图表的操作，可参见[管理监控指标数据报表](#)。

----结束

10.3.1.7 客户端管理

10.3.1.7.1 管理客户端

操作场景

FusionInsight Manager支持统一管理集群的客户端安装信息，用户下载并安装客户端后，界面可自动记录已安装（注册）客户端的信息，方便查询管理。同时系统支持手动添加、修改未自动注册的客户端信息（如历史版本已安装的客户端）。

操作步骤

查看客户端信息

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 客户端管理”，即可查看当前集群已安装的客户端信息。

用户可查看客户端所在节点的IP地址、安装路径、组件列表、注册时间、安装用户、平台类型、版本等信息。

在当前最新版本集群下载并安装客户端时，客户端信息会自动注册。

添加客户端信息

步骤3 如需手动添加已安装好的客户端信息，单击“添加”，根据界面提示手动添加客户端的IP地址、安装路径、用户、平台类型、注册信息等内容。

如果当前集群已安装补丁，可以在“MRS补丁版本”选择补丁版本信息。

步骤4 配置好客户端信息，单击“确定”，添加成功。

批量安装MRS补丁

步骤5 如果当前集群已安装补丁，可在“客户端管理”界面勾选待安装补丁的客户端，选择“更多 > 批量安装MRS补丁”，在弹出的窗口中勾选“我确定给所选客户端安装补丁，接受可能出现的业务中断的后果。”，单击“确定”，即可批量给客户端安装MRS补丁。

说明

给客户端安装补丁期间，客户端不能正常对外提供服务，可能导致使用客户端的业务中断。

修改客户端信息

步骤6 手动注册的客户端信息可以手动修改。

在“客户端管理”界面选择待修改的客户端，单击“修改”。修改信息后，单击“确定”完成修改。

删除客户端信息

步骤7 在“客户端管理”界面选择待删除的客户端，单击“删除”，在弹出的窗口中单击“确定”，即可删除客户端信息。

如需删除多个客户端信息，勾选待删除的客户端，选择“更多 > 批量删除”，在弹出的窗口中单击“确定”，即可删除客户端信息。

导出客户端信息

步骤8 在“客户端管理”界面选择待操作的客户端，单击“导出全部”可导出所有已注册的客户端信息到本地。

📖 说明

客户端管理界面上组件列表栏只展示有真实客户端的组件，因此部分没有客户端的组件和客户端特殊的组件不会显示在组件列表栏。

不显示的组件有：

LdapServer、KrbServer、DBService、Hue、Metadata、FTP-Server、Mapreduce、Flume

----结束

10.3.1.7.2 批量升级客户端

操作场景

在FusionInsight Manager界面上下载的客户端包中包含客户端批量升级工具，当集群升级或扩容后需要对多个客户端进行升级时，可以使用该工具对客户端进行批量一键升级。同时客户端批量升级工具提供了轻量级的批量刷新客户端所在节点“/etc/hosts”文件的功能。

操作步骤

客户端升级前准备

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 在“主页”右上方单击“下载客户端”，下载完整客户端到服务端指定目录。

具体操作看参考[下载客户端](#)。

解压新下载的客户端，在解压后的目录找到batch_upgrade目录，例如“/tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig/batch_upgrade”。

步骤3 选择“集群 > 客户端管理”，进入客户端管理界面，单击“导出全部”，将所选的客户端信息导出到本地。

步骤4 解压导出的客户端信息，将client-info.cfg文件上传到客户端解压目录的batch_upgrade目录下。

步骤5 参见[参考信息](#)，补全“client-info.cfg”中缺失的密码。

批量升级客户端

步骤6 执行sh client_batch_upgrade.sh -u -f /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar -g /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig/batch_upgrade/client-info.cfg，进行升级。

须知

由于配置了密码信息，执行完升级后建议尽快删除client-info.cfg文件。

步骤7 升级执行完成后确认结果。确保客户端升级无误后执行sh client_batch_upgrade.sh -c，确认升级结果。

步骤8 如果客户端升级后存在问题，可以执行sh client_batch_upgrade.sh -s，回滚客户端。

📖 说明

- 客户端批量升级工具本身是将原客户端move至备份目录，然后再使用-f参数指定的客户端包再次安装客户端。因此若原客户端中有定制的内容，请在执行-c命令之前，将定制的内容从备份目录手动保存或者移至升级后的客户端目录。客户端备份路径为：*{原客户端路径}-backup*。
- 参数-u是-c和-s的前提，必须在-u命令执行了升级之后，才能选择是要执行-c进行提交还是-s进行回滚。
- 升级命令（-u）可以多次执行，每次执行只升级前面升级失败的客户端，跳过升级成功的客户端。
- 客户端批量升级工具也支持升级之前的旧客户端。
- 执行非root用户安装的客户端升级时，请确保相应用户在目标节点客户端所在目录及父目录的读写权限，否则会升级失败。
- -f参数输入的客户端包必须为全量客户端，不支持单组件或部分组件客户端包作为输入。

----结束

参考信息

批量升级客户端前，需手动配置远程登录客户端节点的用户密码信息：

执行vi `client-info.cfg`命令，添加用户密码信息。

例如：

```
clientIp,clientPath,user,password  
10.10.10.100,/home/omm/client /home/omm/client2,omm,密码
```

配置文件各字段含义如下：

- clientIp：表示客户端所在节点IP地址。
- clientPath：客户端安装路径，可以包含多个路径，以空格分隔多个路径。注意路径不要以“/”结尾。
- user：节点用户名。
- password：节点用户密码信息。

📖 说明

- 如果执行失败，请在执行目录的`work_space/log_XXX`下查看`node.log`日志。
- 配置文件中包含认证密码信息可能存在安全风险，建议当前场景执行完毕后删除相关配置文件或加强安全管理。

10.3.1.7.3 批量刷新 hosts 文件

操作场景

在FusionInsight Manager界面上下载的客户端包中包含客户端批量升级工具，该工具在提供批量升级客户端功能的同时，也提供了轻量级的批量刷新客户端所在节点“`/etc/hosts`”文件的功能。

前提条件

更新前准备请参考[批量升级客户端](#)章节“客户端升级前准备”步骤。

批量更新 hosts 文件

步骤1 检查需要更新“/etc/hosts”文件的节点的配置用户是否为“root”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，更改配置用户为“root”，再执行**步骤2**。

步骤2 执行sh client_batch_upgrade.sh -r -f /tmp/FusionInsight-Client/
FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar -g /tmp/FusionInsight-Client/
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig/batch_upgrade/client-info.cfg，
批量刷新客户端所在节点的“/etc/hosts”文件。

📖 说明

- 执行批量刷新“/etc/hosts”文件时，输入的客户端包可以是完整客户端，也可以是仅包含配置文件的客户端软件包，推荐使用仅包含配置文件的客户端软件包。
- 需要更新“/etc/hosts”文件的主机所配置的用户必须为root用户，否则会刷新失败。

----结束

10.3.2 管理服务

10.3.2.1 服务管理概述

总览

登录FusionInsight Manager以后，选择“集群 > 服务”后，打开服务管理页面，包含功能区和列表。

功能区

服务管理页面的功能区支持选择视图类型，以及通过服务类型筛选和搜索服务。通过高级搜索可以根据“运行状态”和“配置状态”选择所需要的服务。

服务列表

服务管理页面的服务列表包含了集群中所有已安装的服务。如果选择“平铺视图”，则显示为窗格样式；如果选择“列表视图”，则显示为表格样式。

📖 说明

本章节默认以“平铺视图”进行介绍。

服务列表可显示每个服务的运行状态、配置状态、角色的类型以及对应的实例个数。同时可以执行部分服务维护任务，例如启动、停止、重启服务等。

表 10-6 服务运行状态


状态	说明
良好	表示服务当前运行正常。
故障	表示服务当前无法正常工作。

状态	说明
亚健康	表示服务部分增强功能无法正常工作。
未启动	表示服务已停止。
未知	表示服务的初始状态信息无法检测。
正在启动	表示服务正在执行启动过程。
正在停止	表示服务正在执行停止过程。
启动失败	表示服务启动操作失败。
停止失败	表示服务停止操作失败。

📖 说明

- 服务的运行状态为“故障”，会触发告警，请根据告警信息处理。
- HBase、Hive、Spark和Loader可显示“亚健康”（Subhealthy）状态。
 - Yarn已安装且不正常时，HBase处于“亚健康”状态。如启用多实例功能，则已安装的所有HBase服务实例处于“亚健康”状态。
 - HBase已安装且状态不正常时，Hive、Spark和Loader处于“亚健康”状态。
 - 启用多实例功能后，任意一个HBase服务实例已安装且不正常时，Loader处于“亚健康”状态。
 - 启用多实例功能后，某一个HBase服务实例已安装且不正常时，对应的Hive和Spark服务实例处于“亚健康”状态，即HBase2已安装且不正常时，Hive2和Spark2为“亚健康”状态。

表 10-7 服务配置状态

状态	说明
已同步	表示服务所有参数配置已在集群内全部生效。
配置过期	表示修改服务参数后，最新的配置未同步且未生效，需要同步配置且重启相应服务。可单击配置状态后的  图标查看过期的配置项。
失败	表示同步参数配置过程中出现通信或读写异常等操作。尝试使用“同步配置”恢复。
正在同步	表示正在同步服务参数配置。
未知	表示服务配置的初始状态信息无法检测。

服务列表中单击服务对应菜单，可对服务进行简单的维护管理操作，具体如表10-8所示。

表 10-8 基本维护管理功能

操作入口	说明
“启动服务”	启动集群中指定服务。
“停止服务”	将集群中指定服务停止。
“重启服务”	<p>将集群中指定服务重启。</p> <p>说明 某个服务可能被其他服务依赖，重启该服务则导致其他服务不可用，需要勾选“同时重启上层服务”。请根据对话框的服务列表确认是否可以执行操作，集群中由于依赖关系服务的重启为串行进行。单个服务的重启时长如表10-9所示。</p>
“滚动重启服务”	为集群中指定服务提供不中断业务的重启操作，具体参数配置可参考表10-4。
“同步配置”	<ul style="list-style-type: none"> 为集群中指定服务启用新的配置参数。 为集群中“配置状态”为“配置过期”的服务，下发新的配置参数。 <p>说明 部分服务同步配置后需重启服务使配置生效。</p>

表 10-9 重启时长

服务名称	重启时长	启动时长	附加说明
loTDB	3min+x	ConfigNode: 2min loTDBServer: 1min+x	x为每个loTDBServer实例元数据加载时长，每200GB数据大约耗时30秒。 重启时长是各个实例同时启动，并发单独进行计算的，整个服务的启动时长由数据量最多的节点的数据决定。
CDL	2min	CDLConnector : 1min CDLService: 1min	-
ClickHouse	4min	ClickHouseServer: 2min ClickHouseBalancer: 2min	-

服务名称	重启时长	启动时长	附加说明
HDFS	10min+x	NameNode: 4min+x DataNode: 2min JournalNode: 2min Zkfc: 2min	x为NameNode元数据加载时长，每千万文件大约耗时2分钟，例如5000万文件x为10min。由于受DataNode数据块上报影响启动时间有一定浮动。
Yarn	5min+x	ResourceManager: 3min+x NodeManager : 2min	x为ResourceManager保留任务数恢复时长，每1万保留任务大约需要1分钟
Mapreduce	2min+x	JobHistoryServer: 2min+x	x为历史任务扫描时长，每10万任务大约2.5min
ZooKeeper	2min+x	quorumpeer: 2min+x	x为加载znode节点时长，每100wznode大约1min
Solr	10min+x	10min+x	x为数据恢复时长，每1万分片大约需要10min，以150实例数为例，每1万分片数据量增加15T，恢复时长大约增加15min。
Elasticsearch	10min+x	5min+x	x为数据恢复时长，每1万分片大约需要8min。
Hive	3.5min	HiveServer: 3min MetaStore: 1min30s WebHcat: 1min Hive整体服务: 3min	-
Spark	5min	JobHistory: 5min SparkResource : 5min JDBCServer: 5min	-
Flink	4min	FlinkResource : 1min FlinkServer: 3min	-

服务名称	重启时长	启动时长	附加说明
Kafka	2min+x	Broker: 1min+x	x为数据恢复时长，单实例20000 partition启动所需时长大约2mins。
Redis	1min+x	Redis: 1min+x	1. Redis单节点安装实例个数与CPU核数有关，1min为单实例启动时长。 2. x为数据恢复时长，单实例从RDB备份恢复1GB数据所需时长大约2min。单实例从AOF备份恢复1GB数据所需时长大约1min。
FTP-Server	1min	FTP-Server: 1min	-
Flume	3min	Flume: 2 min MonitorServer : 1min	-
RTDService	2 min	RTDServer: 2 min	-
Containers	2 min	WebContainer: 2 min	-
MOTService	30 min	MOTServer:30 min	-
Doris	2 min	FE: 1min BE: 1min DBroker: 1min	-
MemArtsCC	2 min	CCWorker: 1min CCSidecar: 1min	-

10.3.2.2 其他服务管理操作

10.3.2.2.1 服务详情概述

总览

登录FusionInsight Manager以后，选择“集群 > 服务”，在服务列表单击指定的服务名称打开服务详情页面，包含“概览”、“实例”、“实例组”和“配置”等页面，以及功能区。部分服务还支持显示自定义的管理工具页面，具体支持列表如表10-10所示。

表 10-10 自定义管理工具名称一览表

工具名称	对应服务	说明
Flume配置工具	Flume	用于为Flume的服务端和客户端配置采集参数。
Flume客户端管理工具	Flume	查看Flume客户端监控信息。
Kafka Topic监控工具	Kafka	用于为Kafka的Topic提供监控与管理。
Redis管理工具	Redis	用于为Redis管理Redis集群提供图形化界面。
MOTService管理工具	MOT Service	用于为MOTService用户管理提供图形化界面。
Containers管理工具	Containers	用于为Containers的实例管理和治理提供图形化界面。

其中“概览”为默认页，包含基本信息、角色列表、依赖关系表和监控图表等，右上角可对服务进行管理，基本管理如启动、停止、滚动重启、同步配置请参考表10-8，其他服务管理操作如表10-11所示：

表 10-11 服务管理操作

操作入口	说明
“更多 > 健康检查”	为当前服务进行健康检查，健康检查可以包含三方面检查项：各检查对象的“健康状态”、相关的告警和自定义的监控指标，检查结果并不能等同于界面上显示的“运行状态”。 健康检查的结果可直接在检查列表左上角单击“导出报告”，选择导出结果。如果发现问题，可以单击“查看帮助”。
“更多 > 下载客户端”	为用户下载默认的仅包含具体服务的客户端，通过客户端执行管理操作、运行业务或进行二次开发，具体可参考 下载客户端 。
“更多 > 修改服务名称”	修改当前服务名称。
“更多 > 执行角色名称倒换”	具体请参考 执行角色实例主备倒换 。
“更多 > 进入维护模式/退出维护模式”	配置服务进入/退出维护模式。
“配置 > 导入/导出”	在迁移服务到新集群场景或者重新部署相同服务的场景下，为具体服务的所有配置数据做导入或者导出操作，实现配置结果的快速复制。

基本信息

“概览”的基本信息包含该服务的基本状态数据，即运行状态、配置状态、版本，还包含各个服务自身关键信息。如果服务支持开源WebUI，则在基本信息区域可通过WebUI的链接访问开源WebUI。

📖 说明

当前版本“admin”用户没有权限访问服务的开源WebUI完整功能。请另外创建组件业务管理员并访问WebUI地址。

角色列表

“概览”页面的角色列表包含了该服务中所有的角色。角色列表可显示每个角色的运行状态和角色的实例个数。

依赖关系表

“概览”页面的依赖关系表支持展示该服务依赖的服务，以及依赖此服务的其他服务。

告警和事件的历史记录

告警和事件的历史记录区显示了当前服务上报的关键告警与事件记录，系统最大可显示20条历史记录。

图表

“概览”页面的右侧展示图表区，包含该服务的各个关键监控指标报表。用户可以自定义在图表区展示的监控报表、可以打开监控指标的解释说明或导出监控数据。对于定制类别为资源贡献类的图表，支持放大后切换趋势图和分布图。

📖 说明

集群中部分服务提供服务级别的资源监控项，具体请参考[资源监控](#)。

10.3.2.2.2 执行角色实例主备倒换

操作场景

部分服务的角色以主备高可用的模式进行部署，在需要对主实例进行维护不能提供服务，或者其他维护需要时，可以手动触发实例主备倒换。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3** 单击服务视图中指定的服务名称。
- 步骤4** 在服务详情页面单击“更多”，选择“执行角色实例倒换”。
- 步骤5** 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤6 在弹出界面单击“确定”，执行角色实例主备倒换。

📖 说明

- Manager部件包支持的主备倒换角色实例的服务有：DBService。
- HD部件包支持的主备倒换角色实例的服务有：HDFS、Yarn、HBase、Mapreduce。
- HDFS的角色NameNode在进行主备倒换时，需要指定NameService。
- Porter部件包支持的主备倒换角色实例的服务有：Loader。
- RTD部件包支持的主备倒换角色实例的服务有：RTDService、MOTService。
- 其他角色实例则不支持此功能。

----结束

10.3.2.2.3 资源监控

登录FusionInsight Manager以后，选择“集群 > 服务”后，选择待操作的服务，单击“资源”，进入资源监控页面。

集群中部分服务提供服务级别的资源监控项，默认显示12小时的监控数据。用户可单击🔍自定义时间区间，缺省时间区间包括：12小时、1天、1周、1月。单击📄可导出相应报表信息，无数据的监控项无法导出报表。支持资源监控的服务及监控项如表10-12所示。

表 10-12 服务资源监控

服务	监控指标	说明
ClickHouse	Part信息	检测ClickHouse各节点part数量top 10的表。
Elasticsearch	线程池信息	Elasticsearch集群中线程池的信息。
	索引信息	Elasticsearch集群中各索引的信息。
	用户资源信息	Elasticsearch集群中各用户创建的索引的总个数、索引分片的总个数、索引文档的总个数以及索引存储量的总和。
	索引数据量	Elasticsearch集群中各索引的文档数和存储数据量信息。
HDFS	资源使用（按租户）	<ul style="list-style-type: none"> • 按租户统计HDFS的资源使用情况。 • 可选择按“容量”或“文件对象数”观察。
	资源使用（按用户）	<ul style="list-style-type: none"> • 按用户统计HDFS的资源使用情况。 • 可选择按“已使用容量”或“文件对象数”观察。

服务	监控指标	说明
	资源使用（按目录）	<ul style="list-style-type: none"> 按目录统计HDFS的资源使用情况。 可选择按“已使用容量”或“文件对象数”观察。 单击  配置空间监控，可以指定HDFS文件系统目录进行监控。
	资源使用（按副本）	<ul style="list-style-type: none"> 按副本数统计HDFS的资源使用情况。 可选择按“已使用容量”或“文件数”观察。
	资源使用（按文件大小）	<ul style="list-style-type: none"> 按文件大小统计HDFS的资源使用情况。 可选择按“已使用容量”或“文件数”观察。
	回收站（按用户）	<ul style="list-style-type: none"> 按用户统计HDFS回收站的使用情况。 可选择按“回收站容量”或“文件对象数”观察。
	操作数	<ul style="list-style-type: none"> 统计HDFS中操作数。
	自动balance	<ul style="list-style-type: none"> 统计HDFS自动balancer的执行速度以及本次balancer当前迁移的总容量大小。
	NameNode RPC连接数（按用户）	<ul style="list-style-type: none"> 按用户统计连接到NameNode的Client RPC请求中，各个用户的连接数。
	慢DataNode节点	集群中数据传输或处理慢的DataNode节点。
	慢磁盘	集群中DataNode节点上数据处理慢的磁盘。
HBase	表级别操作请求次数	所有RegionServer上的所有表中put、delete、get、scan、increment、append操作请求次数。
	RegionServer级别操作请求次数	RegionServer中put、delete、get、scan、increment、append操作请求次数以及所有操作请求次数。
	服务级别操作请求次数	RegionServer上所有Region中put、delete、get、scan、increment、append操作请求次数。
	RegionServer级别HFile数	所有RegionServer中HFile数。

服务	监控指标	说明
HetuEngine	Coordinator 资源使用	选取的队列中的coordinator资源使用情况。
	Coordinator 资源使用率	选取的队列中的coordinator资源使用率。
	Worker 资源使用	选取的队列中的worker资源使用情况。
	Worker 资源使用率	选取的队列中的worker资源使用率。
	Coordinators 和 Workers 个数	选取的队列中的coordinator和worker的数量。
Hive	HiveServer2-Background-Pool线程数 (按IP)	周期内统计并显示Top用户的HiveServer2-Background-Pool线程数。
	HiveServer2-Handler-Pool线程数 (按IP)	周期内统计并显示Top用户的HiveServer2-Handler-Pool数监控。
	MetaStore使用数 (按IP)	Hive周期内统计并显示Top用户的MetaStore使用数。
	Hive的Job数	Hive周期内统计并显示用户相关的Job数目。
	Split阶段访问的文件数	统计Hive周期内Split阶段访问底层文件存储系统 (默认: HDFS) 的文件数。
	Hive基本操作时间	Hive周期内统计底层创建目录 (mkdirTime)、创建文件 (touchTime)、写文件 (writeFileTime)、重命名文件 (renameTime)、移动文件 (moveTime)、删除文件 (deleteFileTime)、删除目录 (deleteCatalogTime) 所用的时间。
	表分区个数	Hive所有表分区个数监控, 返回值的格式为: 数据库#表名, 表分区个数。
	HQL的Map数	Hive周期内执行的HQL与执行过程中调用的Map数统计, 展示的信息包括: 用户、HQL语句、Map数目。
	HQL访问次数	周期内HQL访问次数统计信息。
Kafka	Kafka磁盘使用率分布	Kafka集群的磁盘使用率分布统计。
Spark	HQL访问次数	周期内HQL访问次数统计信息, 展示信息包括用户名, HQL语句, 执行该语句的次数。

服务	监控指标	说明
Yarn	资源使用（按任务）	<ul style="list-style-type: none"> 任务使用的CPU核数和内存。 可选择“按内存”或“按CPU”观察。
	资源使用（按租户）	<ul style="list-style-type: none"> 租户所使用的CPU核数和内存。 可选择“按内存”或“按CPU”观察。
	资源使用比例（按租户）	<ul style="list-style-type: none"> 租户所使用的CPU核数和内存的比例。 可选择“按内存”或“按CPU”观察。
	任务耗时排序	对Yarn任务耗时进行排序显示。
	ResourceManager RPC连接数（按用户）	统计连接到RM的Client RPC请求中，各个用户的连接数。
	操作数	统计Yarn每种操作类型对应的操作数及占比。
	队列中任务资源使用排序	<ul style="list-style-type: none"> 在界面上选择某个队列（租户）后，显示在该队列中正在运行任务的消耗资源排序。 可选择“按内存”或“按CPU”观察。
	队列中用户资源使用排序	<ul style="list-style-type: none"> 在界面上选择某个队列（租户）后，显示在该队列中正在运行任务的用户消耗的资源排序。 可选择“按内存”或“按CPU”观察。
ZooKeeper	资源使用（按二级Znode）	<ul style="list-style-type: none"> ZooKeeper服务二级znode资源状况。 可选择“按Znode数量”或“按容量”观察
	连接数（按客户端IP）	ZooKeeper客户端连接资源状况。

10.3.2.2.4 采集堆栈信息

操作场景

为了满足实际业务的需求，集群管理员可以在FusionInsight Manager中采集指定角色或实例的堆栈信息，保存到本地目录，并支持下载。采集内容包括：

1. jstack栈信息。

2. jmap -histo堆统计信息。
3. jmap -dump堆信息快照。
4. 对于jstack和jmap-histo信息，支持连续采集以便对比。

操作步骤

采集堆栈

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > 待收集服务的名称”。
- 步骤3** 选择“更多 > 采集堆栈”。

📖 说明

- 采集多个实例的堆栈信息：进入实例列表，勾选要采集的实例名称，选择“更多 > 采集堆栈”。
- 采集单个实例的堆栈信息：单击要采集的实例，选择“更多 > 采集堆栈”。

- 步骤4** 根据界面提示，在弹框中选择需要采集的角色，采集内容，配置高级选项（若无特殊需求，保持默认配置即可），单击“确定”。
- 步骤5** 采集成功后，单击“下载”。

下载堆栈信息

- 步骤6** 选择“集群 > 服务 > 待操作服务的名称”。选择右上角“更多 > 下载堆栈信息”。
- 步骤7** 选择需要下载的角色和内容，单击“下载”，可直接下载相关堆栈信息到本地。

清理堆栈信息

- 步骤8** 选择“集群 > 服务 > 待操作服务的名称”。
- 步骤9** 选择右上角“更多 > 清理堆栈信息”。
- 步骤10** 选择需要清理的角色和内容，并配置“文件目录”。单击“确定”执行清理操作。

----结束

10.3.2.2.5 切换 Ranger 鉴权

操作场景

新安装的安全模式集群默认即安装了Ranger服务并启用了Ranger鉴权，用户可以通过组件的权限插件对组件资源的访问设置细粒度的安全访问策略。若不需使用Ranger进行鉴权，集群管理员可在服务页面手动停用Ranger鉴权，停用Ranger鉴权后，访问组件资源时系统将继续基于FusionInsight Manager的角色模型进行权限控制。

从历史版本升级的集群，用户访问组件资源时默认不使用Ranger鉴权，集群管理员可在安装了Ranger服务后手动启用Ranger鉴权。

📖 说明

- 安全模式集群中，支持使用Ranger鉴权的组件包括：HDFS、Yarn、Kafka、Hive、HBase、Spark、Elasticsearch、HetuEngine、CDL。
- 非安全模式集群中，Ranger可以支持基于OS用户进行组件资源的权限控制，支持启用Ranger鉴权的组件包括：HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn。
- 启用Ranger鉴权后，该组件所有鉴权将由Ranger统一管理，原鉴权插件设置的权限将会失效（HDFS与Yarn的组件ACL规则仍将生效），请谨慎操作，建议提前在Ranger上做好权限部署。
- 停用Ranger鉴权后，该组件所有鉴权将由组件自身权限插件管理，Ranger上设置的权限将会失效，请谨慎操作，建议提前在Manager上做好权限部署。

启用 Ranger 鉴权

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3 单击服务视图中指定的服务名称。
- 步骤4 在服务详情页面单击“更多”，选择“启用Ranger鉴权”。
- 步骤5 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
- 步骤6 在服务列表，重启配置过期的服务。

----结束

停用 Ranger 鉴权

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3 单击服务视图中指定的服务名称。
- 步骤4 在服务详情页面单击“更多”，选择“停用Ranger鉴权”。
- 步骤5 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”，在弹出框中单击“确定”。
- 步骤6 在服务列表，重启配置过期的服务。

----结束

10.3.2.3 服务配置

10.3.2.3.1 修改服务配置参数

操作场景

为了满足实际业务的需求，集群管理员可以在FusionInsight Manager中快速查看及修改服务默认的配置。请务必参照配置描述中的建议进行参数配置。

📖 说明

集群中只剩下一个DBService角色实例时，不支持修改DBService服务的参数。

对系统的影响

- 配置服务属性后，如果服务状态为“配置过期”，则需要重启此服务，重启期间该服务不可用。
- 修改服务配置参数并重启生效后，需要重新下载并安装客户端，或者下载配置文件刷新客户端。例如HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn、Mapreduce。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务”。

步骤3 单击服务视图中指定的服务名称。

步骤4 单击“配置”。

默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。

步骤5 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。

说明


对于端口类参数值请从右侧描述中的取值范围中选取，请确保同一个服务中所有参数项配置的值均在取值范围内且唯一，否则会导致服务启动失败。

不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，Manager将实时进行搜索并显示结果。

步骤6 单击“保存”，并在确认对话框中单击“确定”。

等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。

说明

- 更新Yarn服务队列的配置且不重启服务时，选择“更多 > 刷新队列”更新队列使配置生效。
- 配置Flume参数“flume.config.file”时，支持“上传文件”和“下载文件”功能。上传配置文件后旧文件将被覆盖，再下载文件只能获取新文件。如果未保存配置并重启服务，那么新文件设置未生效，请及时保存配置。
- 修改服务配置参数后如需重启服务使配置生效，可在服务页面单击右上角“更多 > 重启服务”。
- 配置参数前包含图标时，表示该参数为动态生效，保存配置后参数值会自动刷新到配置文件中。

----结束

10.3.2.3.2 修改服务自定义配置参数

操作场景

MRS集群各个组件支持开源的所有参数，其中部分关键使用场景的参数支持在FusionInsight Manager界面进行修改，且部分组件的客户端可能不包含开源特性的所有参数。如果需要修改其他Manager未直接支持的组件参数，集群管理员可以在Manager通过自定义配置项功能为组件添加新参数。添加的新参数最终将保存在组件的配置文件中并在重启后生效。

对系统的影响

- 配置服务属性后，如果服务状态为“配置过期”，则需要重启此服务，重启期间该服务不可用。
- 修改服务配置参数并重启生效后，需要重新下载并安装客户端，或者下载配置文件刷新客户端。

前提条件

集群管理员已充分了解需要新添加的参数意义、生效的配置文件以及对组件的影响。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务”。

步骤3 单击服务视图中指定的服务名称。

步骤4 选择“配置 > 全部配置”。

步骤5 在左侧导航栏定位到某个一级节点，并选择“自定义”，Manager将显示当前组件的自定义参数。

“参数文件”显示保存集群管理员新添加的自定义参数的配置文件。每个配置文件中可能支持相同名称的开源参数，设置不同参数值后生效结果由组件加载配置文件的顺序决定。自定义参数支持服务级别与角色级别，请根据业务实际需要选择。不支持单个角色实例添加自定义参数。


步骤6 在对应参数项所在行“名称”列输入组件支持的参数名，在“值”列输入此参数的参数值。

支持单击“+”或“-”增加或删除一条自定义参数。

步骤7 单击“保存”，在弹出的“保存配置”窗口中确认修改参数，单击“确定”。界面提示“操作成功。”，单击“完成”，配置保存成功。

保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

说明

配置参数前包含图标时，表示该参数为动态生效，保存配置后参数值会自动刷新到配置文件中。

----结束

任务示例（配置 Hive 自定义参数）

Hive依赖于HDFS，默认情况下Hive访问HDFS使用的是HDFS的客户端，生效的配置参数统一由HDFS控制。例如HDFS参数“ipc.client.rpc.timeout”影响所有客户端连接HDFS服务端的RPC超时时间，如果集群管理员需要单独修改Hive连接HDFS的超时时间，可以使用自定义配置项功能进行设置。在Hive的“core-site.xml”文件增加此参数可被Hive服务识别并代替HDFS的设置。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务”。

步骤2 选择“Hive > 配置 > 全部配置”。

- 步骤3** 在左侧导航栏选择Hive服务级别“自定义”，Manager将显示Hive支持的服务级别自定义参数。
- 步骤4** 在“core-site.xml”对应参数“core.site.customized.configs”的“名称”输入“ipc.client.rpc.timeout”，“值”输入新的参数值，例如“150000”。单位为毫秒。
- 步骤5** 单击“保存”，在弹出的“保存配置”窗口中确认修改参数并单击“确定”。界面提示“操作成功。”，单击“完成”，配置保存成功。

保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

----结束

10.3.3 管理实例

10.3.3.1 实例管理概述

总览

登录FusionInsight Manager以后，例如选择“集群 > 服务 > KrbServer > 实例”，进入实例管理页面，包含功能区和角色实例列表。

功能区

在功能区勾选需要操作的实例后，可对角色实例执行相关维护管理任务，例如启动或停止实例等，主要操作如[表10-13](#)所示。

表 10-13 实例维护管理功能

操作入口	说明
“启动实例”	将集群中指定实例启动。适用于操作状态为“未启动”、“停止失败”或“启动失败”角色实例，以使用该角色实例。
“更多 > 停止实例”	将集群中指定实例停止。适用于不再使用或异常的角色实例。
“更多 > 重启实例”	将集群中指定实例重启。适用于状态异常的角色实例，以恢复角色实例功能。
“更多 > 滚动重启实例”	为集群中指定实例提供不中断业务的重启操作，具体参数配置可参考 滚动重启集群 。
“更多 > 入服/退服”	为集群中指定实例执行入服务或退服的操作，变更实例的业务可用状态方式，具体可参考 入服与退服实例 。 说明 仅HDFS的角色DataNode、Yarn的角色NodeManager、HBase的角色RegionServer、Elasticsearch的角色EsNode和ClickHouse的角色ClickHouseServer支持此操作。

操作入口	说明
“待操作实例名称 > 更多 > 同步配置”	当某个角色实例的“配置状态”为“配置过期”，表示该角色实例修改配置后还未重启生效，新的配置仅保存在FusionInsight Manager。将新的配置下发至指定实例。 说明 <ul style="list-style-type: none">同步角色实例配置后需要重启配置过期的角色实例。重启时对应的角色实例不可用。完成同步配置后，完成后请重启实例以使配置生效。
“待操作实例名称 > 实例配置”	具体请参考 管理实例配置 。

功能区支持按角色或运行状态进行快速筛选。

说明

单击“高级搜索”，支持指定其他筛选条件搜索指定的实例，例如主机名称、管理IP、业务IP和实例组等。

角色实例列表

角色实例列表包含了该服务中所有的角色在集群中的实例情况，列表可显示每个实例的运行状态、配置状态、实例对应的主机以及相关的IP地址信息等。

表 10-14 实例运行状态

状态	说明
良好	表示实例当前运行正常。
故障	表示实例当前无法正常工作。
已退服	表示实例处于退服状态。
未启动	表示实例已停止。
未知	表示实例的初始状态信息无法检测。
正在启动	表示实例正在执行启动过程。
正在停止	表示实例正在执行停止过程。
正在恢复	表示实例可能存在异常正在自动修复。
正在退服	表示实例正在执行退服过程。
正在入服	表示实例正在执行入服过程。
启动失败	表示实例启动操作失败。
停止失败	表示实例停止操作失败。

实例详情

单击实例名称可进入实例详情页面，可查看实例基本信息、配置文件、实例日志以及该实例相关的监控指标图表。

10.3.3.2 入服与退服实例

操作场景

部分角色实例以分布式并行工作的方式对外部业务提供服务，服务会单独保存每个实例是否可以使用的信息，所以需要使用FusionInsight Manager为这些实例执行入服或退服的操作，变更实例的业务可用状态方式。

不支持该此功能的实例，默认无法执行任务。

📖 说明

当前支持退服和入服操作的角色有：HDFS的DataNode、Yarn的NodeManager、HBase的RegionServer、Elasticsearch的EsNodeM、ClickHouse的ClickHouseServer、IoTDB的IoTDBServer、Doris的BE。

- 默认情况下，当DataNode数量少于或等于HDFS的副本数时，不能执行退服操作。若HDFS副本数为3时，则系统中少于4个DataNode，将无法执行退服，Manager在执行退服操作时会等待30分钟后报错并退出执行。
- 用户也可以在DataNode退服前，开启快速退服功能，此时当DataNode数量满足“dfs.namenode.decommission.force.replication.min”参数设置的值时，可以执行退服，系统将同时执行退服和添加HDFS副本数的操作。**快速退服期间如果有写入数据操作，可能导致数据丢失，请谨慎操作。**快速退服相关参数如下，可以在Manager界面的HDFS服务参数全部配置页面搜索查看：

dfs.namenode.decommission.force.enabled：是否开启DataNode快速退服特性。设置为“true”表示开启。

dfs.namenode.decommission.force.replication.min：DataNode快速退服特性场景下，Block满足退服条件的最小可用副本数量。取值范围1~3。

- 由于Mapreduce任务执行时，会生成一些副本数为10的文件，此时若DataNode实例数少于10时，将无法进行退服操作。
- 如果退服前，DataNode节点的机架数（机架数由各DataNode节点所配置的“机架”的名称数量决定）大于1；而退服部分DataNode后，剩余的DataNode节点的机架数变为1，则此次退服将会失败。所以需要在退服前评估退服操作对机架数的影响，以调整退服的DataNode节点。
- 在退服多个DataNode时，如果每个DataNode存储的数据量较大，如果执行选择多个DataNode同时退服，则很有可能会因超时而退服失败。为了避免这种情况，建议每次退服仅退服1个DataNode，进行多次退服操作。
- 在退服EsNodeM时，需要至少保留2个EsNode1，否则会退服失败。如果Elasticsearch中数据量较大，可能会因数据迁移到其他实例耗时过长而导致超时，为了避免这种情况，建议每次退服仅退服一个EsNode，进行多次退服操作。
- ClickHouseServer退服前，请先执行退服前检查。退服或入服约束如下：

- **集群规模**

集群只有1个shard分片，无法进行退服。

同一个shard分片下的多个节点副本**必须一起退服或入服。**

集群分片信息可以使用：`select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;`查询获取。

- **集群存储空间**

集群退服操作前，集群非退服节点磁盘空间需要满足存储所有退服节点的数据，并且各非退服节点的存储空间在退服后还能有大约10%的空间冗余，保证退服后剩余实例正常运行。

- **集群状态**

若集群中存在故障的ClickHouseServer实例节点（包括要退服的节点和非退服节点），则无法进行退服。

- **数据库**

若某数据库只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在集群所有ClickHouseServer实例节点上创建该数据库。

从退服开始到退服结束，禁止创建、删除、重命名数据库。

- **本地非复制表**

若某本地非复制表只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在非退服的任意一个节点上创建同名的本地非复制表。

比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建非复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A上创建了该表。

当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C或者D一个节点上创建表test后才能正常退服。

- **复制表**

若某复制表只存在于集群的部分实例节点上，无法进行退服。需要在集群中不存在此复制表的所有实例节点上手工创建此复制表。

比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A和B上创建了该表。

当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C和D节点上同时创建复制表test后才能正常退服。
- **分布式表**

退服不支持分布式表自动迁移，建议退服前在非退服节点上重建分布式表。退服前，在非退服节点不重建分布式表本身不影响退服操作，只是可能影响后续业务操作。
- **物化视图**

退服不支持物化视图自动迁移，建议在非退服节点上重建物化视图。若待退服节点物化视图未显示指定聚合表而是使用内嵌表的情况，无法进行退服。
- **同步配置**

在退服或入服操作前后，有必要进行“同步配置”操作，确保数据的一致性。
- **Detached数据**

若待退服节点上的表进行过detach操作，在detached目录下还存在数据，则无法进行退服。需要先进行attach操作将detached目录下数据处理后再执行退服操作。
- **排查分布式表写入业务**

退服前，排查业务侧，是否存在分布式表写入的业务。如果存在，请先停止分布式表写入业务，再进行退服操作，否则会导致退服过程一直循环，无法正常退服。
- **表和视图**

从退服开始到退服结束，禁止创建、删除、重命名表或视图。
- 当IoTDBServer数量少于等于集群配置的Region副本数（默认值为“3”）时，不能执行退服操作。
- Doris的BE退服或入服约束
 - 退服后剩余正常BE节点数量大于等于任一表的副本数，否则会导致无法退服。
- **BE节点存储空间**

集群退服操作前，集群非退服BE节点磁盘空间需要满足存储所有退服BE节点的数据，并且各非退服BE节点的存储空间在退服后还能有大约10%的空间冗余，保证退服后剩余实例正常运行。

操作步骤

步骤1 DataNode节点退服前需要进行健康检查，步骤如下：

1. 使用客户端用户登录客户端安装节点，并切换到客户端安装目录。
2. 如果是安全集群，需要使用hdfs用户进行权限认证。

```
source bigdata_env          #配置客户端环境变量
kinit hdfs                  #设置kinit认证
Password for hdfs@HADOOP.COM: #输入hdfs用户登录密码
```
3. 执行**hdfs fsck / -list-corruptfileblocks**，检查返回结果。
 - 如果结果是“...has 0 CORRUPT files”，执行**步骤2**。
 - 如果结果不是“...has 0 CORRUPT files”，并返回损坏的文件名称，执行**步骤1.4**。
4. 执行**hdfs dfs -rm 损坏的文件名称**，删除损坏的文件。

说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

步骤2 登录FusionInsight Manager。

步骤3 选择“集群 > 服务”。

步骤4 单击服务视图中指定的服务名称，并选择“实例”页签。

步骤5 勾选指定的待退服角色实例。

步骤6 在“更多”选择“退服”或“入服”。

输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

勾选“我确定退服这些实例，并接受服务性能下降的后果。”，单击“确定”，执行相应的操作。

说明

实例退服操作未完成时在其他浏览器或窗口重启集群中实例对应的服务，FusionInsight Manager将提示停止退服，实例的“操作状态”显示为“启动”。实际上后台已将该实例退服，请重新执行退服操作同步状态。

----结束

10.3.3.3 管理实例配置

操作场景

每个单独的角色实例可以修改配置参数在迁移实例到新集群场景或者重新部署相同服务的场景下，集群管理员可以在FusionInsight Manager中将某服务所有配置数据导入或者导出，实现配置结果的快速复制。

FusionInsight Manager支持管理单个角色实例的配置参数，修改配置参数、导出实例配置或导入实例配置时不影响其他实例。

对系统的影响

修改角色实例配置后，如果实例状态为“配置过期”，则需要重启此实例。重启时对应的实例不可用。

修改实例配置

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务”。

步骤3 单击服务视图中指定的服务名称，并选择“实例”页签。

步骤4 单击指定的实例，选择“实例配置”。

默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该实例支持的所有参数分类。

步骤5 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。


不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，Manager将实时进行搜索并显示结果。

步骤6 单击“保存”，并在确认对话框中单击“确定”。

等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。

📖 说明

角色实例配置参数修改后，如果实例状态为“配置过期”则需要重启此实例，可在“实例”页面勾选“配置过期”的实例，选择“更多 > 重启实例”。

配置参数前包含  图标时，表示该参数为动态生效，保存配置后参数值会自动刷新到配置文件中。

----结束

导出导入实例配置

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务”。

步骤3 单击服务视图中待操作的服务名称，并选择“实例”页签。

步骤4 单击待操作的实例，选择“实例配置”。

步骤5 单击“导出”，导出配置参数文件到本地。

步骤6 在实例配置页面单击“导入”，在弹出的配置文件选择框中定位到实例的配置参数文件，即可导入所有配置。

----结束

10.3.3.4 查看实例配置文件

操作场景

FusionInsight Manager支持在管理页面上直接查看实例节点上实际的环境变量、角色配置等配置文件内容，运维人员在需要快速排查实例对应配置项是否配置错误或者需要查看部分隐藏类型的配置项时，可直接在FusionInsight Manager上进行查看，帮助用户快速分析配置问题。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务”。

步骤3 单击服务视图中指定的服务名称，并选择“实例”页签。

步骤4 单击需要查看配置的实例名称，在概览页面的“配置文件”区域内，系统会显示该实例相关的配置文件列表。

步骤5 单击要查看的配置文件的名称，可查看配置文件内具体的配置参数值内容。

如需获取该配置文件，可单击“下载至本地”按钮，将该配置文件内容下载到本地PC。

📖 说明

集群内的节点故障时，将无法查看配置文件，请修复故障的节点后再查看。

----结束

10.3.3.5 实例组

10.3.3.5.1 管理实例组

操作场景

FusionInsight Manager支持对多个实例组的管理功能，即用户可以按照具有相同硬件配置的节点或者其他原则将同一角色内的多个实例进行分组。针对实例组进行的配置参数修改，将同时对组内所有的实例生效。

在大集群场景中，通过实例组将提升大集群下异构环境批量实例的管理能力，分配好实例组后，后续可反复配置，减少实例配置项的冗余，提升系统性能。

创建实例组

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3** 单击服务视图中待操作的服务名称。
- 步骤4** 选择“实例组”。


单击 ，按照界面提示填写参数。

表 10-15 实例组配置参数

参数名	说明
组名称	实例组名称只能包含字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和空格，仅以字母、数字、下划线（_）或中划线（-）开头，只能在中间包含空格，并且不能超过99个字符。
角色	表示实例组包含哪个角色的实例。
复制源	指从指定的实例组复制配置值到新组，若为空，则新组对应的各配置值为系统默认值。
描述	只可以包含汉字、英文字母、数字、中英文逗号、中英文句号、下划线（_）、空格和换行符，并且不能超过200个字符。


说明

- 每个实例必须且只能属于一个实例组，实例首次安装时默认属于的实例组为“角色名-DEFAULT”。
- 多余或者不再使用的实例组可以删除，删除前需要将组内的实例全部迁移至其他实例组，然后参照[删除实例组](#)对实例组进行删除，系统默认的实例组不可删除。


- 步骤5** 单击“确定”完成创建实例组。

----结束

修改实例组属性

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
 - 步骤2 选择“集群 > 服务”。
 - 步骤3 单击服务视图中待操作的服务名称。
 - 步骤4 在“实例组”页签定位到指定的实例组。
单击，按照界面提示修改参数。
 - 步骤5 单击“确定”完成修改。
默认实例组不支持修改。
- 结束

删除实例组

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
 - 步骤2 选择“集群 > 服务”。
 - 步骤3 单击服务视图中待操作的服务名称。
 - 步骤4 在“实例组”页签定位到指定的实例组。
 - 步骤5 单击。
 - 步骤6 在弹出窗口单击“确定”。
默认实例组不支持删除。
- 结束

10.3.3.5.2 查看实例组信息

操作场景

集群管理员可以在FusionInsight Manager查看指定服务的实例组。

操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3 单击服务视图中待操作的服务名称。
- 步骤4 单击“实例组”。
- 步骤5 在导航栏选择一个角色，在“基本”页签，查看该实例组的全部实例。

📖 说明

需要将某个实例从一个实例组移动到另一个实例组中时，可以根据以下操作：

1. 勾选需要移动到新实例组的实例，然后单击“移动”。
 2. 在弹出窗口选择一个目标的实例组。
迁移时将自动继承新实例组的配置，如果该实例之前修改过配置，将以自身的配置优先。
 3. 单击“确定”。
- 完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

----结束

10.3.3.5.3 配置实例组参数

操作场景

在大集群场景中，用户可以在FusionInsight Manager通过实例组可批量配置多个实例的参数，减少实例配置项的冗余，提升系统性能。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3** 单击服务视图中待操作的服务名称。
- 步骤4** 选择“实例组”。
- 步骤5** 在导航栏选择一个角色的实例组名称，切换至“配置”页签，调整需要修改的配置参数后单击“保存”，相关配置将对实例组内所有实例生效。

----结束

10.4 主机

10.4.1 主机管理页面

10.4.1.1 查看主机列表

总览

登录FusionInsight Manager以后，单击“主机”后，打开主机管理页面，可查看主机列表及基本信息。

用户可切换视图类型，以及设置条件筛选和搜索主机。

切换视图

单击“角色视图”，可直观查看各主机上当前已部署的角色。如果该角色支持主备模式，则角色名称显示为加粗。

主机列表

主机管理页面的主机列表包含了集群中所有主机，并支持对主机进行相关运维操作。

在主机管理页面，可通过节点类型筛选主机，对主机类型的筛选规则为：

- 管理节点为部署了OMS的节点，同时管理节点上也可能部署控制角色和数据角色。
- 控制节点为部署控制角色的节点，同时控制节点上也可能部署数据角色。
- 数据节点为仅部署数据角色的节点。

系统默认为“主机视图”，可显示每个主机的IP地址信息、机架规划信息、运行状态、所归属集群以及硬件资源等使用情况。

表 10-16 主机运行状态

状态	说明
良好	表示主机当前状态正常。
故障	表示主机当前无法正常工作。
未知	表示主机的初始状态信息无法检测。
已隔离	表示主机处于隔离的状态。
已停机	表示主机处于停机的状态。

10.4.1.2 查看主机概览

总览

登录FusionInsight Manager以后，单击“主机”，在主机列表单击指定的主机名称，可以访问主机详情页面，主要包含基本信息区、磁盘状态区、角色列表区和监控图表等。

基本信息区

主机详情页面的基本信息包含该主机的各个关键信息，例如管理IP地址、业务IP地址、主机类型、机架、防火墙、CPU核数、操作系统等信息。

磁盘状态区

磁盘状态区包含了该主机所有为集群配置的磁盘分区，并显示每个磁盘分区的使用情况。

实例列表区

实例列表区显示了该主机所有安装的角色实例，并显示每个角色实例的状态，单击角色实例名称后的日志文件，可在线查看该实例对应日志文件内容。


告警和事件的历史记录

告警和事件的历史记录区显示了当前主机上报的关键告警与事件记录，系统最多可显示20条历史记录。

图表

主机详情页面的右侧展示图表区，包含该主机的各个关键监控指标报表。

用户可以单击右上角的“▼ > 定制”，自定义在图表区展示的监控报表。选择时间区间后，单击“▼ > 导出”，可以导出指定时间区间内的详细监控指标数据。

单击监控指标标题后的可以打开监控指标的解释说明。

单击主机的“图表”页签，可直接查看该主机的全量监控图表信息。

10.4.1.3 查看主机进程及资源

总览

登录FusionInsight Manager页面，单击“主机”，在主机列表中选择指定的主机名称，进入主机详情页面，单击“进程”和“资源”页签进入相关页面。

主机进程

进程页面显示了当前主机上已部署服务实例的角色进程信息，例如进程状态、PID、进程运行时间等，并可直接在线查看各进程的日志文件内容。

主机资源

主机资源页面显示了当前主机上已部署服务实例的详细资源使用情况，包括CPU，内存，磁盘和端口情况。

10.4.2 主机维护操作

10.4.2.1 启动、停止主机上的所有实例

操作场景

当主机发生故障状态异常时，用户可能需要停止主机上的所有角色，对主机进行维护检查。故障清除后，启动主机上的所有角色恢复主机业务。Manager支持在主机管理页面或者主机详情页面进行相关操作，以下根据主机管理页面为例进行指导。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 单击“主机”。
- 步骤3** 勾选待操作主机前的复选框。

步骤4 在“更多”选择“启动所有实例”或“停止所有实例”执行相应操作。

----结束

10.4.2.2 执行主机健康检查

操作场景

如果某个主机节点的运行状态不是良好，用户可以执行主机健康检查，快速确认某些基本功能是否存在异常。在日常运维中，管理员也可以执行主机健康检查，以保证主机上各角色实例的配置参数以及监控没有异常、能够长时间稳定运行。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主机”。

步骤3 勾选待操作主机前的复选框。

步骤4 在“更多”选择“健康检查”启动任务。

健康检查的结果可直接在检查列表左上角单击“导出报告”，选择导出结果。如果发现问题，可以单击“查看帮助”。

----结束

10.4.2.3 分配机架

操作场景

大型集群的所有主机通常分布在多个机架上，不同机架间的主机通过交换机进行数据通信，且同一机架上的不同机器间的网络带宽要远大于不同机架机器间的网络带宽。在这种情况下网络拓扑规划应满足以下要求：

- 为了提高通信速率，希望不同主机之间的通信能够尽量发生在同一个机架之内，而不是跨机架。
- 为了提高容错能力，分布式服务的进程或数据需要尽可能存在多个机架的不同主机上。

Hadoop使用一种类似于文件目录结构的方式来表示主机。

由于HDFS不能自动判断集群中各个DataNode的网络拓扑情况，管理员需设置机架名称来确定主机所处的机架，NameNode才能绘出DataNode的网络拓扑图，并尽可能将DataNode的数据备份在不同机架中。同理，YARN需要获取机架信息，在可允许的范围内将任务分配给不同的NodeManager执行。

当集群网络拓扑发生变化时，需要使用FusionInsight Manager为主机重新分配机架，相关服务才会自动调整。

对系统的影响

修改主机机架名称，将影响HDFS的副本存放策略、Yarn的任务分配及Kafka的Partition存储位置。修改后需重启HDFS、Yarn和Kafka，使配置信息生效。

不合理的机架配置会导致集群的节点之间的负载（包括CPU、内存、磁盘、网络）不平衡，降低集群的可靠性，影响集群的稳定运行。所以在分配机架之前，需要进行全局的统筹，合理地设置机架。

机架分配策略

📖 说明

物理机架：主机所在的真实的机架。

逻辑机架：在FusionInsight Manager中给主机设置的机架名称。

策略 1：每个逻辑机架包含的主机个数基本一致。

策略 2：主机所设置的逻辑机架要尽量符合其所在的物理机架。

策略 3：如果一个物理机架的主机个数很少，则需要和其他的主机较少的物理机架合并为一个逻辑机架，以满足策略1。不能将两个机房的主机合并为一个逻辑机架，否则会引起性能问题。

策略 4：如果一个物理机架的主机个数很多，则需要将其分隔为多个逻辑机架，以满足策略1。不建议物理机架中包含的主机有太大的差异，这样会降低集群的可靠性。

策略 5：建议机架的第一层为默认的“default”或其他值，但在集群中保持一致。

策略 6：每个机架所包含的主机个数不能小于3。

策略 7：一个集群的逻辑机架数，不建议多于50个（过多则不便于维护）。


最佳实践示例

假设一个集群，共有主机100台，分别在两个机房中：机房A有40台主机，机房B有60台主机。在机房A中，物理机架Ra1有11台主机，物理机架Ra2有29台。在机房B中，物理机架Rb1有6台主机，物理机架Rb2有33台主机，物理机架Rb3有18台主机，物理机架Rb4有3台主机。

根据以上的“机架分配策略”，设置每个逻辑机架包含20个主机，具体分配如下：

- 逻辑机架 /default/racka1: 包含物理机架Ra1的11台主机，Ra2的9台主机。
- 逻辑机架 /default/racka2: 包含物理机架Ra2的剩余的20台主机。
- 逻辑机架 /default/rackb1: 包含物理机架Rb1的6台主机，Rb2的13台主机。
- 逻辑机架 /default/rackb2: 包含物理机架Rb2的剩余的20台主机。
- 逻辑机架 /default/rackb3: 包含物理机架Rb3的18台主机，Rb4的3台主机。

机架划分示例如下：



操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主机”。

步骤3 勾选待操作主机前的复选框。

步骤4 在“更多”选择“设置机架”。

- 机架名称需遵循实际网络拓扑结构，以层级形式表示；各层级间以斜线“/”隔开。
- 机架命名规则为：“/level1/level2/...” ，级别至少为一级，名称不能为空。机架名称由字母、数字及下划线“_”组成，且总长度不超过200个字符。
例如“/default/rack0”。
- 如果待修改机架中所包含的主机中有DataNode实例，请确保所有DataNode实例所在主机的机架名称的层级一致。否则，会导致配置下发失败。

步骤5 单击“确定”，完成机架分配设置。

----结束

10.4.2.4 隔离主机

操作场景

某个主机出现异常或故障，无法提供服务或影响集群整体性能时，可以临时将主机从集群可用节点排除，使客户端访问其他可用的正常节点。

📖 说明

隔离主机仅支持隔离非管理节点。

对系统的影响

- 主机隔离后该主机上的所有角色实例将被停止，且不能对主机及主机上的所有实例进行启动、停止和配置等操作。
- 主机隔离后部分服务的实例不再工作，服务的配置状态可能过期。

- 主机隔离后无法统计并显示该主机硬件和主机上实例的监控状态及指标数据。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主机”。

步骤3 勾选待隔离主机前的复选框。

步骤4 在“更多”选择“隔离”。

在弹出窗口中，输入当前登录的用户密码确认管理员身份，单击“确定”。

步骤5 在确认隔离的对话框中勾选“我确定隔离所选主机，接受可能出现的服务故障等后果。”单击“确定”。

界面提示“操作成功。”，单击“完成”，主机成功隔离，“运行状态”显示为“已隔离”。

步骤6 以root用户登录到被隔离主机上，执行`pkill -9 -u omm`命令终止节点上的omm用户的进程，然后执行`ps -ef | grep 'container' | grep '${BIGDATA_HOME}' | awk '{print $2}' | xargs -l '{}' kill -9 '{}'`命令查找并终止container的进程。

步骤7 管理员已排除主机的异常或故障后，需要将主机隔离状态取消才能继续使用该主机。

在“主机”界面勾选已隔离的主机，选择“更多 > 取消隔离”。

📖 说明

取消隔离后，主机上所有角色实例默认不启动。若需要启动主机上角色实例，可以在“主机”页面勾选目标主机，然后选择“更多 > 启动所有实例”。

----结束

10.4.2.5 导出主机信息

操作场景

管理员可以在FusionInsight Manager导出所有主机的信息。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 单击“主机”。

步骤3 在右上角的下拉菜单中选择所需主机的类型，也可以通过“高级搜索”进一步筛选所需主机。

步骤4 单击“导出全部”，在“保存类型”选择“TXT”或“CSV”。单击“确定”开始导出。

----结束

10.4.3 资源概况

10.4.3.1 分布

登录到FusionInsight Manager页面，选择“主机 > 资源概况 > 分布”，可查看各集群的资源分布监控，如图10-6所示，默认显示1小时的监控数据。用户可单击自定义时间区间，缺省时间区间包括：1小时、2小时、6小时、12小时、1天、1周、1月。

图 10-6 资源分布概况



- 单击“选择指标”可以自定义所需查看的指标项，详细指标项如表10-17所示。选择指标后，页面会显示在各个区间的主机分布图。
- 鼠标停留在某个色块时，会显示处于当前区间的主机数量，如图10-6所示。单击色块，页面会显示处于当前区间的主机列表。
 - 单击列表中某主机“主机名称”，会跳转至该主机的详细信息页面；
 - 单击列表中某主机“查看趋势”，会显示当前指标项整个集群的最大值、平均值、最小值、当前主机值。当前集群中，当指标为“主机CPU-内存-磁盘使用率”时，不能进行“查看趋势”操作。
- 单击“导出数据”，可以导出当前指标项集群中所有节点在选中的时间区域内的最大值、最小值、平均值。

表 10-17 指标项

指标分类	指标项
进程	<ul style="list-style-type: none"> ● 运行的进程总数 ● 进程总数 ● omm进程总数 ● D状态和Z状态进程总数

指标分类	指标项
网络状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机网络数据包冲突数 ● LAST_ACK状态数量 ● CLOSING状态数量 ● LISTENING状态数量 ● CLOSED状态数量 ● ESTABLISHED状态数量 ● SYN_RECV状态数量 ● TIME_WAITING状态数量 ● FIN_WAIT2状态数量 ● FIN_WAIT1状态数量 ● CLOSE_WAIT状态数量 ● DNS解析时长 ● TCP临时端口使用率 ● 主机网络数据包帧错误数
网络读信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机网络读包数 ● 主机网络读包丢包数 ● 主机网络读包错误数 ● 主机网络接收速率
磁盘	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机磁盘写速率 ● 主机磁盘已使用大小 ● 主机磁盘未使用大小 ● 主机磁盘读速率 ● 主机磁盘使用率
内存	<ul style="list-style-type: none"> ● 未使用内存 ● 缓存内存大小 ● 内核缓存的内存总量 ● 共享内存大小 ● 主机内存使用率 ● 已使用内存
网络写信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机网络写包数 ● 主机网络写包错误数 ● 主机网络发送速率 ● 主机网络写包丢包数

指标分类	指标项
CPU	<ul style="list-style-type: none"> ● 改变过优先级的进程占CPU的百分比 ● 用户空间占用CPU百分比 ● 内核空间占用CPU百分比 ● 主机CPU使用率 ● CPU总时间 ● CPU闲置时间
主机状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机文件句柄使用率 ● 每1分钟系统平均负载 ● 每5分钟系统平均负载 ● 每15分钟系统平均负载 ● 主机PID使用率

10.4.3.2 趋势



选择“主机 > 资源概况 > 趋势”，可查看集群的资源趋势监控页面，如图10-7所示。默认显示1小时的监控数据。用户可单击自定义时间区间，缺省时间区间包括：1小时、2小时、6小时、12小时、1天、1周、1月。各指标趋势图默认显示整个集群的最大值、最小值、平均值。

图 10-7 资源趋势



- 单击“为图表添加主机”，可在定制显示的趋势指标图中，添加个别节点的指标趋势线，最多可添加12个主机。
- 单击，选择“定制”，可以自定义需要在页面上显示的指标项，详细指标项参考分布中表10-17。
- 选择“导出数据”，可以导出集群中所有节点，在所有选中的指标项下，选中时间范围内的最大值、最小值、平均值。

10.4.3.3 集群

选择“主机 > 资源概况 > 集群”，可同时查看FusionInsight Manager内各集群的资源监控页面，如图10-8所示。




系统默认显示1小时的监控数据。用户可单击自定义时间区间，缺省时间区间包括：1小时、2小时、6小时、12小时、1天、1周、1月。

图 10-8 集群资源概况



- 单击 ，选择“定制”，可以自定义需要在页面上显示的指标项，详细指标项参考分布中表10-17。
- 选择“导出数据”，可以导出集群在所有选中的指标项下，选中时间范围内的指标值。

10.4.3.4 主机

选择“主机 > 资源概况 > 主机”，可查看主机资源概况，分为基础配置（CPU/内存）和磁盘配置两部分，如图10-9所示。

单击“导出数据”，可导出集群中所有主机的配置列表，包括主机名称、管理IP、主机类型、核数、平台类型、内存容量、磁盘大小等。

图 10-9 主机资源概况



基础配置（CPU/内存）

鼠标放置饼图上会显示当前区域集群中各节点不同硬件配置下的配置信息及数量，格式为：核数（平台类型）内存大小：数量。

单击相应区域，会在下方显示相应的主机列表。

磁盘配置

横轴为节点上磁盘总容量（包含OS盘），纵轴为逻辑磁盘数量（包含OS盘）。

鼠标放置圆点上会显示处于当前配置状态下的磁盘信息，包括磁盘数量、总容量、主机数。

单击相应圆点，会在下方显示相应的主机列表。

10.5 运维

10.5.1 告警

10.5.1.1 告警与事件概述

告警

登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，用户可以查看 FusionInsight Manager中各集群上报的告警信息，包括告警名称、ID、级别、产生时间等信息，默认每页显示最近的十条告警。



单击指定告警名称左侧的▼，展开完整告警信息参数，各项说明如表10-18所示。

表 10-18 告警参数

告警参数	说明
告警ID	告警信息的ID。
告警名称	告警信息的名称。
告警级别	包含紧急、重要、次要、提示四项级别。
产生时间	产生告警的时间。
清除时间	告警检测到已清除的时间。如果未清除，则显示为“--”。
来源	集群名称。
对象	触发告警的服务、进程或模块。
是否自动清除	能够在问题修复后自动清除告警。
告警状态	告警当前状态，包含自动清除、手动清除、未清除。
告警原因	告警可能的原因提示。
序号	系统产生的告警计数。
附加信息	相关报错信息。 针对监控指标阈值转告警，可以在“附加信息”中查看监控指标值使用情况。

告警参数	说明
定位信息	定位告警的详细信息。主要包含以下信息： <ul style="list-style-type: none">● 来源：产品告警的集群● 服务名：产生告警的服务名称● 角色名：产生告警的角色名称● 主机名：产生告警的主机名

管理告警

- 单击“导出全部”可导出全部告警详情。
- 如果有多个告警已完成处理，可选中一个或多个待清除的告警，单击“清除告警”，批量清除告警。每次最多批量清除300条告警。
- 单击手动刷新当前页面，也可单击修改告警表格显示的列。
- 支持通过指定对象或级别来筛选指定的告警。
- 单击“高级搜索”显示告警搜索区域，搜索条件包括告警ID、告警名称、告警状态、开始时间和结束时间。单击“搜索”显示过滤后的告警，再次单击“高级搜索”，会显示已经填写的搜索条件数量。
- 单个告警支持“清除”、“屏蔽”以及“查看帮助”操作。
- 告警条目较多时，可单击“归类视图”，系统会将未恢复的告警按照告警ID进行归类，方便用户查看。归类后单击告警名称后的未恢复条数，即可查看具体的告警详情。

事件

登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 事件”，进入事件界面，用户可以查看集群中所有事件信息，包括名称、ID、级别、产生时间、对象、定位信息，每页默认显示最近的十条事件。




单击指定事件名称左侧的，展开完整信息参数，各项说明如表10-19所示。

表 10-19 事件参数

事件参数	说明
事件ID	事件信息的ID。
事件名称	事件信息的名称。
事件级别	包含紧急、重要、次要、提示共4项级别。
产生时间	事件产生的时间。
对象	事件可能的原因提示。
序号	系统产生的事件计数。

事件参数	说明
定位信息	定位事件的详细信息。主要包含以下信息： <ul style="list-style-type: none"> ● 来源：产生事件的集群名称 ● 服务名：产生事件的服务名称 ● 角色名：产生事件的角色名称 ● 主机名：产生事件的主机名
附加信息	相关报错信息。
事件原因	事件可能的原因提示。
来源	集群名称。

管理事件：

- 单击“导出全部”可导出全部事件详情。
- 单击  手动刷新当前页面，也可在  修改事件表格显示的列。
- 支持通过指定对象或集群来筛选指定的事件。
- 单击“高级搜索”显示事件搜索区域，搜索条件包括事件ID、事件名称、事件级别、开始时间和结束时间。

10.5.1.2 配置告警阈值

操作场景

FusionInsight Manager支持配置监控指标阈值用于关注各指标的健康情况，如果出现异常的数据并满足预设条件后，系统将会触发一条告警信息，并在告警页面中出现此告警信息。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 阈值设置”。
- 步骤3** 在监控分类中选择集群内指定主机或服务的监控指标。

图 10-10 配置指标阈值



例如“主机内存使用率”，界面显示此阈值的信息：

- “阈值告警开关”开启时将触发告警。
- “分级告警开关”开启时启用分级告警，系统会根据实时监控指标值和分级阈值，动态上报相应级别的告警。
- “告警ID”和“告警名称”包含阈值将触发的告警信息。
- Manager会检查监控指标数值是否满足阈值条件，若连续检查且不满足的次数等于“平滑次数”设置的值则发送告警，支持自定义。
- “检查周期（秒）”表示Manager检查监控指标的时间间隔。
- 规则列表中的条目为触发告警的规则。

步骤4 单击“添加规则”，可以新增指标的监控行为。

表 10-20 监控指标规则参数

参数名	参数解释	参数值
规则名称	设置规则名称。	CPU_MAX（举例）
告警级别	选择告警级别。 开启“分级告警开关”后，需在“阈值设置”参数中配置告警级别。	<ul style="list-style-type: none">• 紧急• 重要• 次要• 提示
阈值类型	选择某指标的最大值或最小值，类型为“最大值”表示指标的实际值大于设置的阈值时系统将产生告警，类型为“最小值”表示指标的实际值小于设置的阈值时系统将产生告警。	<ul style="list-style-type: none">• 最大值• 最小值
日期	设置规则生效的日期，即哪一天运行规则。 开启“分级告警开关”后，仅支持“每天”。	<ul style="list-style-type: none">• 每天• 每周• 其他
添加日期	仅在“日期”模式为“其他”时可见，设置规则运行的自定义日期，支持多选。	09-30
阈值设置	设置规则运行的具体时间范围。 开启“分级告警开关”后，不支持设置起止时间，默认为00:00-23:59。	起止时间：00:00-8:30

参数名	参数解释	参数值
	设置规则监控指标的阈值。 开启“分级告警开关”后，集群支持根据不同的阈值设置不同的告警级别。	<ul style="list-style-type: none"> 告警级别 阈值

说明

支持单击  设置多个阈值时间条件，或单击  删除。

步骤5 单击“确定”保存规则。

步骤6 在新添加规则所在的行，单击“操作”中的“应用”，此时规则的“生效状态”变成“生效”。

当前已创建的规则单击“取消应用”后，才能应用新规则。

----结束

监控指标参考

FusionInsight Manager 转告警监控指标可分为节点信息指标与集群服务指标。表 10-21 表示节点中可配置阈值的指标。

表 10-21 节点信息监控指标转告警列表

监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
CPU	主机CPU使用率	描述周期内当前集群的运算和控制能力，可通过观察该统计值，了解集群整体资源的使用情况。	90.0%
磁盘	磁盘使用率	描述主机磁盘的使用率。	95%（紧急） 85%（重要）
	磁盘inode使用率	统计采集周期内磁盘inode使用率。	95%（紧急） 80%（重要）
内存	主机内存使用率	统计当前时间点的内存平均使用率。	95%（紧急） 90%（重要）
主机状态	主机文件句柄使用率	统计采集周期内该主机的文件句柄使用率。	95%（紧急） 80%（重要）

监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
	主机PID使用率	主机PID使用率。	95% (紧急) 90% (重要)
网络状态	TCPI临时端口使用率	统计采集周期内该主机的TCPI临时端口使用率。	95% (紧急) 80% (重要)
网络读信息	读包错误率	统计采集周期内该主机上该网口的读包错误率。	5% (紧急) 0.5% (重要)
	读包丢包率	统计采集周期内该主机上该网口的读包丢包率。	5% (紧急) 0.5% (重要)
	读吞吐率	统计周期内网口的平均读吞吐率 (MAC层)。	80%
网络写信息	写包错误率	统计采集周期内该主机上该网口的写包错误率。	5% (紧急) 0.5% (重要)
	写包丢包率	统计采集周期内该主机上该网口的写包丢包率。	5% (紧急) 0.5% (重要)
	写吞吐率	统计周期内网口的平均写吞吐率 (MAC层)。	80%
进程	D状态和Z状态进程总数	统计周期内主机上D状态和Z状态进程数量。	0
	omm进程使用率	统计周期内omm进程使用率。	95 (紧急) 90 (重要)

表 10-22 集群监控指标转告警列表

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
DBService	数据库	数据库连接数使用率	数据库连接数使用率统计。	95% (紧急) 90% (重要)
		数据目录磁盘空间使用率	数据目录磁盘空间使用率统计。	85% (紧急) 80% (重要)

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
MOTService	数据库	MOT库连接数使用率	MOTService数据库连接数使用率统计。	90%
		MOT数据目录磁盘空间使用率	MOTService数据目录磁盘空间使用率统计。	80%
		MOT内存空间使用率	MOTService内存空间使用率。	85%
		MOT CPU使用率	MOTService CPU使用率。	80%
Elasticsearch	磁盘	数据目录使用率	Elasticsearch数据目录使用率。	80%
	垃圾回收	GC时间	Elasticsearch实例进程的垃圾回收占用时间。	30000ms
	内存	堆内存使用率	Elasticsearch堆内存使用率。	90%
	分片	Elasticsearch分片文档数	Elasticsearch分片文档数	100000000
		Elasticsearch分片数据量	Elasticsearch分片数据存储量。	41943040
		实例总分片数	Elasticsearch实例总分片数。	400
	分片数量统计	总分片数	统计Elasticsearch状态为down的主分片。	70000
Flume	Agent	Flume堆内存使用率	Flume堆内存使用百分比统计。	95.0% (紧急) 90.0% (重要)
		Flume直接内存使用率	Flume直接内存使用百分比统计。	90.0% (紧急) 80.0% (重要)

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		Flume非堆内存使用率	Flume非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		Flume垃圾回收 (GC) 总时间	Flume垃圾回收 (GC) 总时间。	12000ms
FTP-Server	进程	FTP-Server堆内存使用率	FTP-Server堆内存使用百分比统计。	95.0%
		FTP-Server直接内存使用率	FTP-Server直接内存使用百分比统计。	80.0%
		FTP-Server非堆内存使用率	FTP-Server非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		FTP-Server垃圾回收 (GC) 总时间	FTP-Server垃圾回收 (GC) 总时间。	12000ms
HBase	GC	GC中回收old区所花时长	RegionServer的总GC时间。	5000ms
		GC中回收old区所花时长	HMaster的总GC时间。	5000ms
	CPU和内存	RegionServer直接内存使用率统计	RegionServer直接内存使用率统计。	90%
		RegionServer堆内存使用率统计	RegionServer堆内存使用率统计。	90%
		HMaster直接内存使用率统计	HMaster直接内存使用率统计。	90%
		HMaster堆内存使用率统计	HMaster堆内存使用率统计。	90%
	服务	单个RegionServer的region数目	单个RegionServer的Region数目。	5000 (紧急) 2000 (重要)
		处在RIT状态达到阈值时长的region数	处在RIT状态达到阈值时长的region数。	1

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值	
	Handler	RegionServer的handler使用率	RegionServer的handler使用率。	100% (紧急) 90% (重要)	
	容灾	容灾同步失败次数	同步容灾数据失败次数。	1	
		主集群等待同步的日志文件数量	主集群等待同步的日志文件数量。	128	
		主集群等待同步的HFile文件数量	主集群等待同步的HFile文件数量。	128	
	RPC	RegionServer RPC打开连接数	RegionServer的RPC打开连接数。	200 (紧急) 100 (重要)	
		P99 RegionServer的RPC请求响应时间	RegionServer实例的RPC请求响应时间的P99。	10000ms (紧急) 5000ms (重要)	
		P99 RegionServer的RPC请求处理时间	RegionServer实例的RPC请求处理时间的P99。	10000ms (紧急) 5000ms (重要)	
	操作统计	RegionServer WAL写入超时个数	RegionServer WAL写入超时个数。	500 (紧急) 300 (重要)	
	队列	RegionServer RPC写队列数	RegionServer RPC写队列数。	2000 (紧急) 1600 (重要)	
		RegionServer RPC读队列数	RegionServer RPC读队列数。	2000 (紧急) 1600 (重要)	
		RegionServer Call队列大小	RegionServer Call队列大小。	838860800 (紧急) 629145600 (重要)	
		Compaction操作队列大小	Compaction操作队列大小。	100	
	HDFS	文件和块	HDFS缺失的块数量	HDFS文件系统中缺少副本块数量。	0

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		需要复制副本的块总数	NameNode需要复制副本的块总数。	1000
	RPC	主NameNode RPC处理平均时间	NameNode RPC处理平均时间。	100ms (重要) 200ms (紧急)
		主NameNode RPC队列平均时间	NameNode RPC队列平均时间。	200ms (重要) 300ms (紧急)
	磁盘	HDFS磁盘空间使用率	HDFS磁盘空间使用率。	80% (重要) 90% (紧急)
		DataNode磁盘空间使用率	HDFS文件系统中DataNode可以使用的磁盘空间率。	80%
		总副本预留磁盘空间所占比率	总副本预留磁盘空间占DataNode总未使用磁盘空间的百分比。	90%
	资源	故障的DataNode总数	出故障的DataNode节点数量。	3
		NameNode非堆内存使用百分比统计	NameNode非堆内存使用百分比统计。	90%
		NameNode直接内存使用百分比统计	NameNode直接内存使用百分比统计。	90%
		NameNode堆内存使用百分比统计	NameNode堆内存使用百分比统计。	95%
		DataNode直接内存使用百分比统计	DataNode直接内存使用百分比统计。	90%
		DataNode堆内存使用百分比统计	DataNode堆内存使用百分比统计。	95%

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		DataNode非堆内存使用百分比统计	DataNode非堆内存使用百分比统计。	90%
	垃圾回收	垃圾回收时间统计（GC）	NameNode每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。	10000ms（重要） 15000ms（紧急）
		垃圾回收时间统计（GC）	DataNode每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。	12000ms（重要） 20000ms（紧急）
Hive	HQL	Hive执行成功的HQL百分比	Hive执行成功的HQL百分比。	90%（紧急） 80%（重要）
	连接数	连接到MetaStore的session数占最大允许session数的百分比	连接到MetaStore的session数占最大允许session数的百分比。	90%（紧急） 80%（重要）
	Background	Background线程使用率	Background线程使用率。	90%（紧急） 80%（重要）
	GC	MetaStore的总GC时间	MetaStore的总GC时间。	12000ms
		HiveServer的总GC时间	HiveServer的总GC时间。	12000ms
	容量	Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比	Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比。	95%（紧急） 85%（重要）
	CPU和内存	MetaStore直接内存使用率统计	MetaStore直接内存使用率统计。	95%（紧急） 85%（重要）
		MetaStore非堆内存使用率统计	MetaStore非堆内存使用率统计。	95%（紧急） 85%（重要）
		MetaStore堆内存使用率统计	MetaStore堆内存使用率统计。	95%（紧急） 85%（重要）

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		HiveServer直接内存使用率统计	HiveServer直接内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)
		HiveServer非堆内存使用率统计	HiveServer非堆内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)
		HiveServer堆内存使用率统计	HiveServer堆内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)
	Session	连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比	连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比。	90% (紧急) 80% (重要)
Kafka	分区	未完全同步的Partition百分比	未完全同步的Partition数占Partition总数的百分比。	60% (紧急) 50% (重要)
	磁盘	Broker磁盘使用率	Broker数据目录所在磁盘的磁盘使用率。	90% (紧急) 85% (重要)
		Broker磁盘IO使用率	Broker数据目录所在磁盘的磁盘IO使用率。	80%
	进程	Broker每分钟的垃圾回收时间统计 (GC)	Broker进程每分钟垃圾回收 (GC) 所占用的时间。	12000ms
		Kafka堆内存使用率	Kafka堆内存使用百分比统计。	95%
		Kafka直接内存使用率	Kafka直接内存使用百分比统计。	100% (紧急) 95% (重要)
	其他	broker上用户连接数使用率	broker上用户连接数使用率。	90% (紧急) 85% (重要)
Loader	内存	Loader堆内存使用率	Loader堆内存使用率。	95% (紧急) 80% (重要)

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		Loader直接内存使用率统计	Loader直接内存使用率统计。	95% (紧急) 80% (重要)
		Loader非堆内存使用率	Loader非堆内存使用率。	95% (紧急) 80% (重要)
	GC	Loader的总GC时间	Loader的总GC时间。	20000ms (紧急) 12000ms (重要)
Mapreduce	垃圾回收	垃圾回收时间统计 (GC)	垃圾回收时间统计 (GC) 。	20000ms (紧急) 12000ms (重要)
	资源	JobHistoryServer直接内存使用百分比统计	JobHistoryServer直接内存使用百分比统计。	95% (紧急) 90% (重要)
		JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计	JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计。	95% (紧急) 90% (重要)
		JobHistoryServer堆内存使用百分比统计	JobHistoryServer堆内存使用百分比统计。	95% (紧急) 90% (重要)
Metadata	其他	Metadata堆内存使用率	Metadata堆内存使用百分比统计。	95%
		Metadata直接内存使用率统计	Metadata直接内存使用百分比统计。	80.0%
		Metadata非堆内存使用率	Metadata非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		Metadata的总GC时间	Metadata的总GC时间。	20000ms (紧急) 12000ms (重要)
Oozie	内存	Oozie堆内存使用率	Oozie堆内存使用率。	95%
		Oozie直接内存使用率	Oozie直接内存使用率。	90%

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		Oozie非堆内存使用率	Oozie非堆内存使用率。	90%
	GC	Oozie垃圾回收 (GC) 总时间	Oozie垃圾回收 (GC) 总时间。	20000ms (紧急) 12000ms (重要)
Solr	Replica数量统计	Bad Replica数	Solr实例Bad Replica数统计。	0
	垃圾回收	GC时间	Solr实例进程的垃圾回收 (GC) 占用时间	12000ms
	内存	堆内存使用率	堆内存使用率。	99% (紧急) 95% (重要)
	分片	Solr分片数据量	Solr分片数据量。	83886080 (紧急) 41943040 (重要)
		Solr分片文档数	Solr分片文档数。	400000000
Spark	内存	JDBCServer堆内存使用率统计	JDBCServer堆内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)
		JDBCServer直接内存使用率统计	JDBCServer直接内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)
		JDBCServer非堆内存使用率统计	JDBCServer非堆内存使用率统计	95% (紧急) 85% (重要)
		JobHistory直接内存使用率统计	JobHistory直接内存使用率统计。	95% (重要) 85% (次要)
		JobHistory非堆内存使用率统计	JobHistory非堆内存使用率统计。	95% (重要) 85% (次要)
		JobHistory堆内存使用率统计	JobHistory堆内存使用率统计。	95% (重要) 85% (次要)

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值	
		IndexServer直接内存使用率统计	IndexServer直接内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)	
		IndexServer堆内存使用率统计	IndexServer堆内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)	
		IndexServer非堆内存使用率统计	IndexServer非堆内存使用率统计。	95% (紧急) 85% (重要)	
	GC次数	JDBCServer的Full GC次数	JDBCServer进程的Full GC次数。	12 (紧急) 9 (重要)	
		JobHistory的Full GC次数	JobHistory进程的Full GC次数。	12 (紧急) 9 (重要)	
		IndexServer的Full GC次数	IndexServer进程的Full GC次数。	12 (紧急) 9 (重要)	
	GC时间	JDBCServer的总GC时间	JDBCServer的总GC时间。	12000ms (紧急) 9600ms (重要)	
		JobHistory的总GC时间	JobHistory的总GC时间。	12000ms (重要) 9600ms (次要)	
		IndexServer的总GC时间	IndexServer的总GC时间。	12000ms (紧急) 9600ms (重要)	
	Yarn	资源	NodeManager直接内存使用百分比统计	NodeManager直接内存使用百分比统计。	90%
			NodeManager堆内存使用百分比统计	NodeManager堆内存使用百分比统计。	95%
			NodeManager非堆内存使用百分比统计	NodeManager非堆内存使用百分比统计。	90%

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		ResourceManager直接内存使用百分比统计	ResourceManager直接内存使用百分比统计。	90%
		ResourceManager堆内存使用百分比统计	ResourceManager堆内存使用百分比统计。	95%
		ResourceManager非堆内存使用百分比统计	ResourceManager非堆内存使用百分比统计。	90%
	垃圾回收	垃圾回收时间统计 (GC)	NodeManager每分钟的垃圾回收 (GC) 所占用的时间。	12000ms (重要) 20000ms (紧急)
		垃圾回收时间统计 (GC)	ResourceManager每分钟的垃圾回收 (GC) 所占用的时间。	10000ms (重要) 15000ms (紧急)
	其他	root队列下失败的任务数	root队列下失败的任务数。	50
		root队列下被杀死的任务数	root队列下被杀死的任务数。	50
	CPU和内存	挂起的内存量	挂起的内存量。	83886080MB
	任务	正在挂起的任务	正在挂起的任务。	60
	ZooKeeper	连接	ZooKeeper连接数使用率	ZooKeeper连接数使用百分比统计。
CPU和内存		ZooKeeper堆内存使用率	ZooKeeper堆内存使用百分比统计。	95%
		ZooKeeper直接内存使用率	ZooKeeper直接内存使用百分比统计。	80%

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
	GC	ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计 (GC)	ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计 (GC)。	5000ms (重要) 10000ms (紧急)
meta	OBS数据写操作	OBS的write接口调用失败总数	OBS的write接口调用失败总数。	10
	OBS异常	OBS上报 OBSFileConflictException总数	OBS上报 OBSFileConflictException总数。	5
		OBS上报 AccessControlException总数	OBS上报 AccessControlException总数。	5
		OBS上报 EOFException总数	OBS上报 EOFException总数。	5
		OBS上报 OBSMethodNotAllowedException总数	OBS上报 OBSMethodNotAllowedException总数。	5
		OBS上报 OBSIOException总数	OBS上报 OBSIOException总数。	5
		OBS上报 FileNotFoundExceptionException总数	OBS上报 FileNotFoundExceptionException总数。	5
		OBS操作被流控总数	OBS操作被流控总数。	5
		OBS上报 OBSIllegalArgumentException总数	OBS上报 OBSIllegalArgumentException总数。	5
		OBS上报的其他异常总数	OBS上报的其他异常总数。	5
	OBS数据读操作	OBS的read接口调用失败总数	OBS的read接口调用失败总数。	10
OBS的 readFully接口调用失败总数		OBS的 readFully接口调用失败总数	10	

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
Ranger	GC	UserSync垃圾回收 (GC) 时间	UserSync垃圾回收 (GC) 时间。	20000ms(紧急) 12000ms(重要)
		PolicySync垃圾回收 (GC) 时间	PolicySync垃圾回收 (GC) 时间	20000ms(紧急) 12000ms(重要)
		RangerAdmin垃圾回收 (GC) 时间	RangerAdmin垃圾回收 (GC) 时间。	20000ms(紧急) 12000ms(重要)
		TagSync垃圾回收 (GC) 时间	TagSync垃圾回收 (GC) 时间。	20000ms(紧急) 12000ms(重要)
	CPU和内存	UserSync非堆内存使用率	UserSync非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		UserSync直接内存使用率	UserSync直接内存使用百分比统计。	80.0%
		UserSync堆内存使用率	UserSync堆内存使用百分比统计。	95.0%
		PolicySync直接内存使用率	PolicySync直接内存使用百分比统计。	80.0%
		PolicySync堆内存使用率	PolicySync堆内存使用百分比统计。	95.0%
		PolicySync非堆内存使用率	PolicySync非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		RangerAdmin非堆内存使用率	RangerAdmin非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		RangerAdmin堆内存使用率	RangerAdmin堆内存使用百分比统计。	95.0%

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		RangerAdmin直接内存使用率	RangerAdmin直接内存使用百分比统计。	80.0%
		TagSync直接内存使用率	TagSync直接内存使用百分比统计。	80.0%
		TagSync非堆内存使用率	TagSync非堆内存使用百分比统计。	80.0%
		TagSync堆内存使用率	TagSync堆内存使用百分比统计。	95.0%
ClickHouse	集群配额	Clickhouse服务在ZooKeeper的数量配额使用率	ClickHouse服务在ZooKeeper上目录的数量配额使用百分比。	95% (紧急) 90% (重要)
		Clickhouse服务在ZooKeeper的容量配额使用率	ClickHouse服务在ZooKeeper上目录的容量配额使用百分比。	95% (紧急) 90% (重要)
	并发数	并发数 (ClickHouseServer)	ClickHouse服务的实际SQL并发数。	90
IoTDB	合并	合并任务 (空间内合并) 的最大时延	IoTDBServer空间内合并执行最大时延统计。	300000ms
		合并任务 (Flush) 的最大时延	IoTDBServer Flush执行最大时延统计。	300000ms
		合并任务 (跨空间合并) 的最大时延	IoTDBServer跨空间合并执行最大时延统计。	300000ms
	RPC	RPC (executeStatement) 的最大时延	IoTDBServer RPC执行最大时延统计。	10000s

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值	
	GC	IoTDBServer垃圾回收 (GC) 总时间	IoTDBServer垃圾回收 (GC) 所占用的总时间。	30000ms (紧急) 12000ms (重要)	
		ConfigNode垃圾回收 (GC) 总时间	ConfigNode垃圾回收 (GC) 所占用的总时间。	30000ms (紧急) 12000ms (重要)	
	内存	IoTDBServer堆内存使用率	IoTDBServer堆内存使用百分比统计	100% (紧急) 90% (重要)	
		IoTDBServer直接内存使用率	IoTDBServer直接内存使用百分比统计	100% (紧急) 90% (重要)	
		ConfigNode堆内存使用率	ConfigNode堆内存使用百分比统计。	100% (紧急) 90% (重要)	
		ConfigNode直接内存使用率	ConfigNode直接内存使用百分比统计。	100% (紧急) 90% (重要)	
	Containers	其他	元空间使用率	WebContainer元空间使用率。	75.0%
			非堆内存使用率	WebContainer非堆内存使用率。	75.0%
			堆内存使用率	WebContainer堆内存使用率。	95.0%
			应用服务调用失败率统计	应用服务调用失败率统计 (SGP)。	10.0
应用服务调用时延统计			应用服务调用时延统计 (SGP)。	10000.0	
应用服务最大并发数统计			应用服务最大并发数统计 (SGP)。	120	

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		blu健康状态	blu健康状态统计。	50.0%
LdapServer	其他	SlapdServer进程连接数	SlapdServer进程连接数统计。	1000
		SlapdServer CPU使用率	SlapdServer CPU使用率统计。	1200%
Guardian	GC	TokenServer垃圾回收 (GC) 时间	TokenServer垃圾回收 (GC) 时间	12000ms
	CPU和内存	TokenServer堆内存使用率	TokenServer堆内存使用百分比统计	95.0%
		TokenServer非堆内存使用率	TokenServer非堆内存使用百分比统计	80.0%
		TokenServer直接内存使用率	TokenServer直接内存使用百分比统计	80.0%
Doris	JVM	老年代GC耗时累计值	FE进程的老年代GC耗时累计值统计。	3000ms
	连接	FE的MySQL端口连接数的比例	FE的MySQL端口连接数的比例统计。	95%
	磁盘	BE数据盘的使用率	BE数据盘的使用率统计。	95%
		指定数据目录的磁盘状态	BE中指定数据目录的磁盘状态异常统计。	1
	性能	所有BE节点中最大的 compaction score值	所有BE节点中最大的 compaction score值统计。	10
		FE thrift接口各个方法接收的RPC请求中最长的耗时	FE thrift接口各个方法接收的RPC请求中最长的耗时统计。	5000ms

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
	队列	BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度	BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度统计。	10
		FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数	FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数统计。	10
		FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数	FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数统计。	10
		当前查询执行线程池等待队列的长度	当前查询执行线程池等待队列的长度统计。	20
	异常	生成元数据镜像文件失败的次数	FE生成元数据镜像文件失败的次数统计。	1
		清理历史元数据镜像文件失败的次数	FE清理历史元数据镜像文件失败的次数统计。	1
		Doris FE实例的状态	Doris FE实例的进程状态统计。	0
		Doris BE实例的状态	Doris BE实例的进程状态统计。	0
		tcp包接收错误的次数的比率	tcp包接收错误的次数的比率统计。	5%
		是否存在某种类型的任务的失败的次数有增长趋势	BE上执行的各类任务中是否存在某种类型的任务失败次数有增长趋势统计。	1
	CPU和内存	FE的CPU使用率	FE的CPU使用率统计。	95% (紧急) 90% (重要)

服务	监控指标组名称	监控指标名称	指标含义	默认阈值
		FE的内存使用率	FE的内存使用率统计。	90% (紧急) 85% (重要)
		FE节点使用的内存比率	FE节点使用的内存比率统计。	95%
		FE节点堆内存的使用率	FE节点堆内存的使用率统计。	95%
		BE的内存使用率	BE的内存使用率统计。	90% (紧急) 85% (重要)
		BE最大内存与机器剩余内存的关系	BE所需最大内存大于机器剩余可用内存统计。	1
		BE的CPU使用率	BE的CPU使用率统计。	95% (紧急) 90% (重要)

10.5.1.3 配置告警屏蔽状态

操作场景

如果如下特定场景中不希望看到FusionInsight Manager上报指定的告警，可以手动设置屏蔽。

- 使用过程中，不想关注某些不重要的告警，屏蔽次要告警。
- 第三方产品集成MRS集群时，部分告警与产品自身的告警信息重复，屏蔽重复告警。
- 部署环境特殊时，可能存在特定告警误报，屏蔽误报的告警。

某种告警被屏蔽后，与该告警ID相同的新告警将不再出现在“告警管理”页面中，也不会被统计。已经上报的告警仍然显示。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 屏蔽设置”。
- 步骤3** 在“屏蔽设置”区域，选择指定的服务或模块。
- 步骤4** 在告警列表中选择指定的告警。

图 10-11 屏蔽告警



界面显示此告警的信息，包含名称、ID、级别、屏蔽状态和操作：

- 屏蔽状态包含：“屏蔽”和“显示”。
- 操作包含：“屏蔽”和“查看帮助”。

说明

在屏蔽列表上方可筛选指定的告警。

步骤5 设置已选中告警的屏蔽状态：

- 单击“屏蔽”后在弹出的对话框中单击“确定”，修改告警的屏蔽状态为“屏蔽”。
- 单击“取消屏蔽”后在弹出的对话框中单击“确定”，修改告警的屏蔽状态为“显示”。

---结束

10.5.2 日志

10.5.2.1 在线检索日志

操作场景

FusionInsight Manager支持在线检索并显示组件的日志内容，用于问题定位等其他日志查看场景。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 日志 > 在线检索”。



步骤3 根据所需查询日志分别填写表10-23各参数，用户可以根据需要选择所需查阅日志时长，缺省时间区间包括：半小时、1小时、2小时、6小时、12小时、1天、1周、1月，也可以单击自定义“开始时间”和“结束时间”。

表 10-23 日志检索参数

参数名	说明
检索内容	检索的关键字或正则表达式。
服务	选择所需查询日志的服务或模块。

参数名	说明
文件	当且仅当选择服务中一个角色时，支持选择指定日志文件进行搜索。
最低日志级别	选择所需查询日志的最低级别，选择某一级别后会显示从本级别到更高级别的日志。 级别从低到高依次为： TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL
主机范围	<ul style="list-style-type: none">单击  可勾选所需主机。请输入所需查询日志的节点主机名或管理平面的IP地址。各IP地址间用“,”隔开，例如：192.168.10.10,192.168.10.11。如果IP地址连续，用“-”连接。例如：192.168.10.[10-20]。如果IP地址分段连续，连续时用“-”连接，各IP地址段间用“,”隔开，例如：192.168.10.[10-20,30-40]。 说明 <ul style="list-style-type: none">如不指定，默认选择所有主机。一次性输入最多10个表达式。所有表达式一次性最多匹配2000个主机。
高级配置	<ul style="list-style-type: none">最大数量：一次性显示的最大日志条数，如果检索到的日志数量超过设定值，时间较早的将被忽略。不配表示不限制。检索超时：用于限制每个节点上的最大检索时间，超时后会中止搜索，已经搜索到的结果仍会显示。

步骤4 单击“检索”开始搜索，结果包含字段如表10-24所示。

表 10-24 检索结果

参数名	说明
时间	该行日志产生的具体时间点。
主机名称	记录该行日志的日志文件所在节点的主机名。
位置	该行日志所在的日志文件的具体路径。 单击位置信息可进入在线日志浏览页面。默认显示该日志所在行前后各100条日志，可单击页首或页尾的“更多”显示更多日志信息。单击“下载”可以下载该日志文件到本地。
行号	该行日志在日志文件中所在的行数。
级别	该行日志的级别。
日志	日志的具体内容。

说明

在检索过程中可单击“停止”强制停止当前检索进度，并在列表中显示已检索出的结果。

步骤5 单击“过滤”，可以针对界面上已经显示的日志信息进行二次筛选，具体字段如表 10-25 所示。填写完毕后，单击“过滤”进行检索，单击“重置”可清空已填写信息。

表 10-25 过滤

参数名	说明
关键字	需要检索的日志关键字。
主机名称	需要检索的主机名。
位置	所需检索的日志文件路径。
开始时间	所需检索日志信息的开始时间。
结束时间	所需检索日志信息的结束时间。

----结束

10.5.2.2 下载日志

操作场景




FusionInsight Manager支持批量导出各个服务角色所有实例生成的日志，无需手工登录单个节点获取。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤3 选择日志下载范围。

1. “服务”：单击  勾选所需服务。
2. “主机”：填写服务所部署主机的IP，也可单击  勾选所需主机。
3. 最大并发数：根据界面要求设置日志收集时的最大节点并发数量。
4. 单击右上角的  设置日志的起始收集时间“开始时间”和“结束时间”。

步骤4 单击“下载”完成日志下载。

下载的日志压缩包中会包括对应开始时间和结束时间的拓扑信息，方便查看与定位。

拓扑文件以“topo_<拓扑结构变化时间点>.txt”命名。文件内容包括节点IP、节点主机名以及节点所安装的服务实例（OMS节点以“Manager:Manager”标识）。

例如：

```
192.168.204.124|suse-124|
DBService:DBServer;KrbClient:KerberosClient;LdapClient:SlapdClient;LdapServer:SlapdServer;Manager:Manager;meta:meta
```

----结束

10.5.3 健康检查

10.5.3.1 查看健康检查任务

操作场景

管理员可以在健康检查的管理中心查看所有健康检查任务，便于在修改某些配置之后的场景对比修改前后是否对集群产生影响。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 健康检查”。

默认显示所有已保存的检查报告，以列表形式展示，包含如下所示的信息：

表 10-26 健康检查报告记录

项目	说明
检查对象	表示被检查的对象，可打开下拉菜单查看详情。
状态	表示检查的结果状态，包含未发现问题、发现问题和检查中。
检查类型	表示执行检查的主体，包含“系统”、“集群”、“主机”、“服务”和“OMS”五个检查维度。集群维度默认包含所有检查。
启动方式	表示此次检查的属性，是否自动触发或手动执行。
开始时间	表示此次检查的开始时间。
结束时间	表示此次检查的结束时间。
操作	支持“导出报告”和“查看帮助”。

说明

- 在检查记录列表右上方，可以筛选指定的检查对象和结果状态。
- 如果检查类型为集群时，“查看帮助”在“检查对象”的下拉菜单中。
- 系统执行健康检查时，涉及检查对象的监控指标数据时，并非以当前实时的监控数据进行判断，而是收集近期的历史数据，因此存在时间延迟。

----结束

10.5.3.2 管理健康检查报告

操作场景

用户可以在FusionInsight Manager对已保存的所有健康检查报告进行管理，即下载和删除历史健康检查报告。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 健康检查”。

步骤3 在目标健康检查报告所在行，单击“导出报告”，下载报告文件。

----结束

10.5.3.3 修改健康检查配置

操作场景

管理员可以启用自动健康检查减少手工操作时间。自动健康检查默认会对整个集群进行检查。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 健康检查 > 配置”。

“定期健康检查”表示是否启用自动执行健康检查，选择“启用”表示启用，默认“不启用”表示不启用。

启用后根据运维需要选择检查周期为：“每天”、“每周”或“每月”。

步骤3 单击“确定”保存配置。

----结束

10.5.4 备份恢复设置

10.5.4.1 创建备份任务

操作场景

FusionInsight Manager支持在界面上创建备份任务，运行备份任务将对指定的数据进行备份。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理 > 创建”。

步骤3 设置“备份对象”为“OMS”或需要备份数据的集群。

步骤4 在“任务名称”输入参数值。

步骤5 在“备份类型”选择任务执行属性。

表 10-27 备份类型说明

类型	参数	说明
周期备份	开始时间	表示周期备份任务第一次启动的时间
	周期	表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持“小时”或“天”
	备份策略	可以选择下策略： <ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份
手动备份	无	需要手动运行任务才能进行备份

步骤6 在“备份配置”指定需要备份的数据。

- 支持备份元数据和业务数据。
- 各组件不同数据的备份任务操作请参考[备份恢复管理](#)。

步骤7 单击“确定”保存。

步骤8 在备份任务列表，可以查看刚创建的备份任务。

在指定的备份任务“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，可以立即运行备份任务。

----结束

10.5.4.2 创建恢复任务

操作场景

FusionInsight Manager支持在界面上创建恢复任务，运行恢复任务将把指定的备份数据恢复到集群中。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理 > 创建”。

步骤3 设置“任务名称”。

步骤4 设置“恢复对象”为“OMS”或需要恢复数据的集群。

步骤5 在“恢复配置”指定需要恢复的数据。

- 支持恢复元数据和业务数据。
- 各组件不同数据的恢复任务操作请参考[备份恢复管理](#)。

步骤6 单击“确定”保存。

步骤7 在恢复任务列表，可以查看刚创建的恢复任务。

在指定的恢复任务“操作”列，单击“执行”，可以立即运行恢复任务。

----结束

10.5.4.3 其他任务管理说明

操作场景

FusionInsight Manager还支持对备份恢复进行不同的维护管理功能。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”或“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤3 在任务列表指定任务的“操作”列，选择需要执行的操作。

表 10-28 更多维护管理功能

操作入口	说明
“配置”	修改备份任务的参数。
“恢复”	部分业务数据的备份任务执行成功后，可以直接使用此功能快速恢复数据。
“更多 > 即时备份”	立即运行备份任务。
“更多 > 停止”	可以停止正在运行的任务。
“更多 > 删除”或“删除”	删除任务。
“更多 > 挂起”	禁用自动备份任务。
“更多 > 重新执行”	启用自动备份任务。
“更多 > 查询历史”或“查询历史”	打开任务运行日志窗口，查看运行详细情况以及备份路径。
“查看”	检查恢复任务的参数设置。
“执行”	运行恢复任务。

----结束

10.6 审计

10.6.1 审计管理页面概述

操作场景

“审计”页面记录用户对集群Manager页面操作信息。管理员可通过该页面查看用户在Manager上的历史操作记录。审计管理包含的审计内容信息，请参考[审计日志](#)。



概述

登录FusionInsight Manager，单击“审计”，界面展示FusionInsight Manager审计信息，包括操作类型、安全级别、开始时间、结束时间、用户、主机、服务、实例、操作结果等。

- 用户可以在“所有安全级别”中选择“高危”、“危险”、“一般”和“提示”级别的审计日志。
- 在高级搜索中，用户可设置过滤条件来查询审计日志。
 - a. 在“操作类型”中，用户可根据用户管理、集群、服务、健康检查等来指定操作类型查询对应的审计日志。
 - b. 在“服务”中，用户可选择相应的服务来查询审计日志。

说明

在服务中选择“--”，表示除服务以外其他类型的审计日志。

- c. 在“操作结果”中，用户可选择所有、成功、失败和未知来查询审计日志。
- 单击手动刷新当前页面，也可在修改审计表格显示的列。
 - 单击“导出全部”，可一次性导出所有审计信息，可导出“TXT”或者“CSV”格式。

10.6.2 配置审计日志转储

操作场景

Manager的审计日志默认保存在数据库中，如果长期保留可能引起数据目录的磁盘空间不足问题，管理员如果需要将审计日志保存到其他归档服务器，可以在FusionInsight Manager设置转储参数及时自动转储，便于管理审计日志信息。


若用户未配置审计日志转储，当审计日志达到十万条，系统自动将这十万条审计日志保存到文件中。保存路径为主管理节点“`${BIGDATA_DATA_HOME}/dbdata_om/dumpData/iam/operatelog`”，保存的文件名格式为“`OperateLog_store_YY_MM_DD_HH_MM_SS.csv`”，保存的审计日志历史文件数最大为50。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“审计 > 配置”。

步骤3 单击“审计日志转储”右侧的开关。

“审计日志转储”默认为不启用，开关显示为表示启用。

步骤4 根据表10-29填写转储参数。

表 10-29 审计日志转储参数

参数名	参数解释	参数值
SFTP IP 模式	目标IP的IP地址模式，可选择“IPv4”或者“IPv6”。	IPv4
SFTP IP	指定审计日志转储后存放的SFTP服务器，建议使用基于SSH v2的SFTP服务，否则存在安全风险。	192.168.10.51（举例）
SFTP端口	指定审计日志转储后存放的SFTP服务器连接端口。	22（举例）
保存路径	指定SFTP服务器上保存审计日志的路径。	/opt/omm/oms/auditLog（举例）
SFTP用户名	指定登录SFTP服务器的用户名。	root（举例）
SFTP密码	指定登录SFTP服务器的密码。	<i>SFTP服务器的密码</i>
SFTP公共密钥	可选参数，指定SFTP服务器的公共密钥，建议配置SFTP的公共密钥，否则可能存在安全风险。	-
转储模式	指定转储模式 <ul style="list-style-type: none">“按数量”：日志到达指定条数（默认10万条）时开始转储“按时间”：指定某一日期开始转储，转储频率为一年一次。	<ul style="list-style-type: none">按数量按时间
转储日期	当选择“按时间”转储模式时可用。选择一个转储日期后，系统将在此日期开始转储。转储的日志范围为当前年份1月1日0时之前的所有审计日志。	11-06（举例）

说明

SFTP公共密钥为空时，系统将进行安全风险提示，确定安全风险后再保存配置。

步骤5 单击“确定”，设置完成。

说明

审计日志转储文件关键字段参考：

- “USERTYPE”表示用户类型，“0”表示“人机”用户，“1”表示“机机”用户。
- “LOGLEVEL”表示安全级别，“0”表示高危，“1”表示危险，“2”表示一般，“3”表示提示。
- “OPERATERESULT”表示操作结果，“0”表示成功，“1”表示失败。

----结束

10.7 租户资源

10.7.1 多租户介绍

10.7.1.1 简介

定义

多租户是MRS集群中的多个资源集合（每个资源集合是一个租户），具有分配和调度资源的能力。资源包括计算资源和存储资源。

背景

现代企业的数据集群在向集中化和云化方向发展，企业级大数据集群需要满足：

- 不同用户在集群上运行不同类型的应用和作业（分析、查询、流处理等），同时存放不同类型和格式的数据。
- 某些类型的用户（例如银行、政府单位等）对数据安全非常关注，很难容忍将自己的数据与其他用户的放在一起。

这给大数据集群带来了以下挑战：

- 合理地分配和调度资源，以支持多种应用和作业在集群上平稳运行。
- 对不同的用户进行严格的访问控制，以保证数据和业务的安全。

多租户将大数据集群的资源隔离成一个个资源集合，彼此互不干扰，用户通过“租用”需要的资源集合，来运行应用和作业，并存放数据。在大数据集群上可以存在多个资源集合来支持多个用户的不同需求。

对此，MRS企业级大数据集群提供了完整的企业级大数据多租户解决方案。

优势

- 合理配置和隔离资源
租户之间的资源是隔离的，一个租户对资源的使用不影响其他租户，保证了每个租户根据业务需求去配置相关的资源，可提高资源利用效率。
- 测量和统计资源消费
系统资源以租户为单位进行计划和分配，租户是系统资源的申请者和消费者，其资源消费能够被测量和统计。
- 保证数据安全和访问安全
多租户场景下，分开存放不同租户的数据，以保证数据安全；控制用户对租户资源的访问权限，以保证访问安全。

10.7.1.2 技术原理

10.7.1.2.1 多租户管理页面概述


统一的多租户管理

登录FusionInsight Manager，选择“租户资源 > 租户资源管理”，可以查看到 FusionInsight Manager作为统一的多租户管理平台，集成了租户生命周期管理、租户资源配置、租户服务关联和租户资源使用统计等功能，为企业提供了成熟的多租户管理模型，实现集中式的租户和业务管理。

图形化的操作界面

FusionInsight Manager实现全图形化的多租户管理界面：通过树形结构实现多级租户的管理和操作，将当前租户的基本信息和资源配额集成在一个界面中，方便运维和管理，如图10-12所示。

图 10-12 多租户管理



层级式的租户管理

FusionInsight Manager支持层级式的租户管理，可以为租户进一步添加子租户，实现资源的再次配置。一级租户下一级的子租户属于二级租户，以此类推。为企业提供了成熟的多租户管理模型，实现集中式的租户和业务管理。

简化的权限管理

FusionInsight Manager对普通用户封闭了租户内部的权限管理细节，对管理员简化了权限管理的操作方法，提升了租户权限管理的易用性和用户体验。

- 使用RBAC方式，在多租户管理时，可根据业务场景为各用户分别配置不同权限。
- 租户的管理员，具有租户的管理权限，包括：查看当前租户的资源和服、在当前租户中添加/删除子租户并管理子租户资源的权限。支持定义单个租户的管理员，可以将租户的管理权限委托给系统管理员之外的其他用户。
- 租户对应的角色，具有租户的计算资源和存储资源的全部权限。创建租户时，系统自动创建租户对应的角色，可以添加用户并绑定该角色为其他用户授权，以使用该租户的资源。

清晰的资源管理

- **资源自主配置**

FusionInsight Manager支持在创建租户时配置计算资源和存储资源，和进一步添加、修改、删除租户内资源。

修改租户的计算资源或存储资源，当前租户对应的角色所关联的权限将自动更新。

- **资源使用统计**

资源使用统计是管理员获取当前集群应用和服务的运行状态，提高集群运维效率，做出运维决策的重要依据。FusionInsight Manager通过“资源配额”展示租户的资源统计，包括租户动态计算资源vCores和Memory，HDFS存储资源（Space）的使用统计。

📖 说明

- “资源配额”视图动态计算租户资源使用情况。

服务	资源	百分比	可用	已使用
Yarn	Memory	0.00%	24.00 GB	0 MB
Yarn	CPU	0.00%	12 vCores	0 vCores

Superior调度器可用资源计算方式分别如下：

- Superior


Yarn可用资源（Memory、CPU）为资源池容量按照队列权重按比例分配。

- 当租户管理员绑定一个租户角色时，租户管理员将拥有该租户的管理权限，以及该租户全部资源的权限。

- **资源图形化监控**

资源图形化监控支持表10-30中监控项图形化显示，如图10-13所示。

图 10-13 精细化监控



默认显示实时的监控数据，用户可单击 自定义时间区间，缺省时间区间包括：4小时、8小时、12小时、1天、1周、1月，单击 ，在弹出菜单中选择“导出”，导出对应的监控项信息。

表 10-30 监控项

所属服务	监控指标项	说明
HDFS	HDFS租户空间信息 <ul style="list-style-type: none">• 分配的空间大小• 已使用的空间大小	HDFS可选择指定的存储目录进行监控。存储目录与当前租户在“资源”中添加的目录一致。
	HDFS租户文件对象信息 <ul style="list-style-type: none">• 已使用的文件对象个数	
Yarn	Yarn当前已分配的CPU核数 <ul style="list-style-type: none">• AM分配的最大CPU核数• 已分配的CPU核数• AM已使用的CPU核数	当前租户的监控信息。如某租户未配置相应子项，则不显示。 监控数据取自Yarn原生WebUI中“Scheduler > Application Queues > Queue:租户名”。
	Yarn当前已分配的内存 <ul style="list-style-type: none">• AM分配的最大内存• 已分配的内存• AM已使用的内存	

10.7.1.2.2 相关模型

多租户相关模型

多租户相关模型如下图所示。

图 10-14 多租户相关模型




图10-14中涉及的概念如表10-31所示。

表 10-31 相关概念说明

概念	说明
用户	用户是拥有用户名，密码等账号信息的自然人，是大数据集群的使用者。 图10-14中有三个不同的用户：用户A、用户B和用户C。
角色	角色是承载一个或多个权限的载体。权限是限定在具体对象上的，例如对HDFS中的“/tenant”目录的访问权限，这里权限就限定在“/tenant”目录这个具体对象上。 图10-14中有四个不同的角色：角色“t1”、角色“t2”、角色“t3”和角色“Manager_tenant”。 <ul style="list-style-type: none"> 角色“t1”、角色“t2”和角色“t3”为创建租户时，集群自动生成的角色，角色名和租户名相同，分别对应租户“t1”、租户“t2”和租户“t3”，不能单独使用。 角色“Manager_tenant”为集群中本身存在的角色，不能单独使用。
租户	租户是从大数据集群中划分出的资源集合。多个不同的租户统称为多租户，租户内部进一步划分出的资源集合是子租户。 图10-14中有三个不同的租户：租户“t1”、租户“t2”和租户“t3”。

概念	说明
资源	<ul style="list-style-type: none">计算资源包括CPU和内存。 租户的计算资源是从集群总计算资源中划分出的，租户之间不可以互占计算资源。 图10-14中：计算资源1、计算资源2和计算资源3分别是租户“t1”、租户“t2”和租户“t3”从集群中划分出的计算资源。存储资源包括磁盘或第三方存储系统。 租户的存储资源是从集群总存储资源中划分出的，租户之间不可以互占存储资源。 图10-14中：存储资源1、存储资源2和存储资源3分别是租户“t1”、租户“t2”和租户“t3”从集群中划分出的存储资源。

若用户想要使用租户资源或为租户添加/删除子租户，则需要同时绑定该租户对应的角色和角色“Manager_tenant”。在**图10-14**中，各用户绑定的角色如**表10-32**所示。

表 10-32 各用户绑定的角色

用户	绑定的角色	权限
用户A	<ul style="list-style-type: none">角色“t1”角色“t2”角色“Manager_tenant”	<ul style="list-style-type: none">使用租户“t1”和租户“t2”的资源。为租户“t1”和租户“t2”添加/删除子租户。
用户B	<ul style="list-style-type: none">角色“t3”角色“Manager_tenant”	<ul style="list-style-type: none">使用租户“t3”的资源。为租户“t3”添加/删除子租户。
用户C	<ul style="list-style-type: none">角色“t1”角色“Manager_tenant”	<ul style="list-style-type: none">使用租户“t1”的资源。为租户“t1”添加/删除子租户。

用户和角色是多对多的关系，一个用户可以绑定多个角色，一个角色可以被多个用户绑定。用户通过绑定角色和租户建立关系，因此用户和租户也是多对多的关系。一个用户可以使用多个租户的资源，多个用户也可以使用同一个租户的资源，例如**图10-14**中，用户A使用租户“t1”和租户“t2”的资源，用户A和用户C都使用租户“t1”的资源。

说明


“父租户”、“子租户”、“一级租户”、“二级租户”的概念是针对客户的多租户业务场景设定的，注意与FusionInsight Manager上的“叶子租户”和“非叶子租户”的概念区别。

- 一级租户：按照租户所在层级确定名称，如最初创建的租户为一级租户，一级租户的子租户为二级租户。
- 父租户与子租户：用来表述租户间上下层级关系的称呼。
- 非叶子租户：创建租户时，选择的租户类型，该类型可以创建子租户。
- 叶子租户：创建租户时，选择的租户类型，该类型不可以创建子租户。

多租户平台

租户是FusionInsight大数据平台的核心概念，使传统的以用户为核心的大数据平台向以多租户为核心的大数据平台转变，更好的适应现代企业多租户应用环境，如图10-15所示。

图 10-15 以用户为核心的平台和以多租户为核心的平台



对于以用户为核心的大数据平台，用户直接访问并使用全部的资源和服务。

- 用户的应用可能只用到集群的部分资源，资源利用效率低。
- 不同用户的数据可能存放在一起，难以保证数据安全。

对于以租户为核心的大数据平台，用户通过访问租户来使用需要的资源和服务。

- 按照应用需求分配和调度出需要的资源，以租户来统一使用，资源利用效率高。
- 用户通过分配不同的角色获得使用不同租户资源的权限，以保障访问安全。
- 不同的租户之间数据隔离，以保证数据安全。

10.7.1.2.3 资源概述

MRS集群的资源分为计算资源和存储资源。多租户可实现资源的隔离：

- **计算资源**
计算资源包括CPU和内存。租户之间不可以相互占用计算资源，私有计算资源独立。
- **存储资源**
存储资源包括磁盘或第三方存储系统。租户之间不可以相互访问数据，私有存储资源独立。

计算资源

计算资源可分为静态服务资源和动态资源：

- **静态服务资源**
静态服务资源是集群分配给各个服务的计算资源，每个服务的计算资源总量固定，不与其他服务共享，是静态的。这些服务包括FTP-Server、Flume、HBase、HDFS、Solr、ClickHouse和Yarn。
- **动态资源**
动态资源是分布式资源管理服务Yarn动态调度给任务队列的计算资源。Mapreduce、Spark、Flink和Hive的任务队列由Yarn来动态调度资源。

说明

大数据集群为Yarn分配的资源是静态服务资源，可以由Yarn动态分配给任务队列计算使用。

存储资源

存储资源是分布式文件存储服务HDFS中可分配的数据存储空间资源。目录是HDFS存储资源分配的基本单位，租户通过指定HDFS文件系统的目录来获取存储资源。

10.7.1.2.4 动态资源

简介

Yarn是大数据集群中的分布式资源管理服务，大数据集群为Yarn分配资源，资源总量可配置。Yarn内部为任务队列进一步分配和调度计算资源。对于Mapreduce、Spark、Flink和Hive的任务队列，计算资源完全由Yarn来分配和调度。

Yarn任务队列是计算资源分配的基本单位。

对于租户，通过Yarn任务队列申请到的资源是动态资源。用户可以动态创建并修改任务队列的配额，可以查看任务队列的使用状态和使用统计。

资源池

现代企业IT经常会面对纷繁复杂的集群环境和上层需求。例如以下业务场景：

- 集群异构，集群中各个节点的计算速度、存储容量和网络性能存在差异，需要把复杂应用的所有任务按照需求，合理地分配到各个计算节点上。
- 计算分离，多个部门需要数据共享，但是需要把计算完全分离在不同的计算节点上。

这就要求对计算资源的节点进一步分区。

资源池用来指定动态资源的配置。Yarn任务队列和资源池关联，可实现资源的分配和调度。

一个租户只能设置一个默认资源池。用户通过绑定租户相关的角色，来使用该租户资源池的资源。若需要使用多个资源池的资源，可通过绑定多个租户相关的角色实现。

调度机制

Yarn动态资源支持标签调度（Label Based Scheduling）策略，此策略通过为计算节点（Yarn NodeManager）创建标签（Label），将具有相同标签的计算节点添加到同一

个资源池中，Yarn根据任务队列对资源的需求，将任务队列和有相应标签的资源池动态关联。

例如，集群中有40个以上的节点，根据各节点的硬件和网络配置，分别用Normal、HighCPU、HighMEM、HighIO为四类节点创建标签，添加到四个资源池中，资源池中的各节点性能如表10-33所示。

表 10-33 不同资源池中的各节点性能

标签名	节点数	硬件和网络配置	添加到	关联
Normal	10	一般	资源池A	普通的任务队列
HighCPU	10	高性能CPU	资源池B	计算密集型的任务队列
HighMEM	10	大量内存	资源池C	内存密集型的任务队列
HighIO	10	高性能网络	资源池D	IO密集型的任务队列

任务队列只能使用所关联的资源池里的计算节点。

- 普通的任务队列关联资源池A，使用硬件和网络配置一般的Normal节点。
- 计算密集型的任务队列关联资源池B，使用具有高性能CPU的HighCPU节点。
- 内存密集型的任务队列关联资源池C，使用具有大量内存的HighMEM节点。
- IO密集型的任务队列关联资源池D，使用具有高性能网络的HighIO节点。

Yarn任务队列与特定的资源池关联，可以更有效地使用资源，保证节点性能充足且互不影响。

FusionInsight Manager中最多支持添加50个资源池。系统默认包含一个默认资源池。

调度器介绍

MRS集群默认即启用了Superior调度器。

- Superior调度器为增强型，Superior取名源自苏必利尔湖，意指由该调度器管理的数据足够大。

为满足企业需求，克服Yarn社区在调度上遇到的挑战与困难，Superior调度器做了以下增强：

- 增强资源共享策略
Superior调度器支持队列层级，在同集群集成开源调度器的特性，并基于可配置策略进一步共享资源。针对实例，管理员可通过Superior调度器为队列同时配置绝对值或百分比的资源策略计划。Superior调度器的资源共享策略将Yarn的标签调度增强为资源池特性，Yarn集群中的节点可根据容量或业务类型不同，进行分组以使队列更有效地利用资源。
- 基于租户的资源预留策略
部分租户可能在某些时间中运行关键任务，租户所需的资源应保证可用。Superior调度器构建了支持资源预留策略的机制，在这些租户队列运行的任务可立即获取到预留资源，以保证计划的关键任务可正常执行。
- 租户和资源池的用户公平共享

Superior调度器提供了队列内用户间共享资源的配置能力。每个租户中可能存在不同权重的用户，高权重用户可能需要更多共享资源。

- 大集群环境下的调度性能优势

Superior调度器接收到各个NodeManager上报的心跳信息，并将资源信息保存在内存中，使得调度器能够全局掌控集群的资源使用情况。Superior调度器采用了push调度模型，令调度更加精确、高效，大大提高了大集群下的资源使用率。另外，Superior调度器在NodeManager心跳间隔较大的情况下，调度性能依然优异，不牺牲调度性能，也能避免大集群环境下的“心跳风暴”。

- 优先策略

当某个服务在获取所有可用资源后还无法满足最小资源的要求，则会发生优先抢占。抢占功能默认关闭。

10.7.1.2.5 存储资源

简介

HDFS是大数据集群中的分布式文件存储服务，存放大数据集群上层应用的所有用户数据，例如写入HBase表或Hive表的数据。

目录是HDFS存储资源分配的基本单位。HDFS支持传统的层次型文件组织结构。用户或者应用程序可以创建目录，在目录中创建、删除、移动或重命名文件。租户通过指定HDFS文件系统的目录来获取存储资源。

调度机制

系统支持将HDFS目录存储到指定标签的节点上，或存储到指定硬件类型的磁盘上。例如以下业务场景：

- 实时查询与数据分析共集群时，实时查询只需部署在部分节点上，其数据也应尽可能的只存储在这些节点上。
- 关键数据根据实际业务需要保存在具有高度可靠性的节点中。

管理员可以根据实际业务需要，通过数据特征灵活配置HDFS数据存储策略，将数据保存在指定的节点上。

对于租户，存储资源是各租户所占用的HDFS资源。可以通过将指定目录的数据存储到租户配置的存储路径中，实现存储资源调度，保证租户间的数据隔离。

用户可以添加/删除租户HDFS存储目录，设置目录的文件数量配额和存储空间配额来管理存储资源。

10.7.1.3 多租户使用

10.7.1.3.1 使用说明

租户主要用于资源控制、业务隔离的场景。在实际业务中，管理员需要先明确使用集群资源的业务场景，规划租户。

说明

- 新安装集群的Yarn组件默认使用的是Superior调度器，参见[使用Superior调度器的租户业务](#)。

多租户使用包含三类操作：创建租户、管理租户和管理资源。各操作的具体动作如表 10-34 所示。

表 10-34 使用租户的各种操作


操作	具体动作	说明
创建租户	<ul style="list-style-type: none">● 添加租户● 添加子租户● 添加用户并绑定租户的角色	<p>创建租户时，便可根据业务需求，为租户配置计算资源、存储资源和关联服务；为租户添加用户，并为用户绑定需要的角色。</p> <p>创建一级租户的用户，需要绑定“Manager_administrator”或“System_administrator”角色。</p> <p>创建子租户的用户，至少需要绑定父租户对应的角色。</p>
管理租户	<ul style="list-style-type: none">● 管理租户目录● 恢复租户数据● 清除租户非关联队列● 删除租户	<p>管理租户是随着业务变化对租户进行的编辑操作。</p> <p>管理或删除一级租户的用户，以及恢复租户数据的用户，需要绑定“Manager_administrator”或“System_administrator”角色。</p> <p>管理或删除子租户的用户，至少需要绑定父租户对应的角色。</p>
管理资源	<ul style="list-style-type: none">● 添加资源池● 修改资源池● 删除资源池● 配置队列● 配置资源池的队列容量策略● 清除队列配置	<p>管理资源是随着业务变化对租户再次配置资源的操作。</p> <p>管理资源的用户，需要绑定“Manager_administrator”或“System_administrator”角色。</p>

10.7.1.3.2 流程概述

在实际业务中，管理员需要先明确使用集群资源的业务场景，规划租户。然后在 FusionInsight Manager 界面添加租户，并配置租户的动态资源、存储资源以及所关联的服务。

创建租户的具体操作流程如[流程概述](#)所示。

图 10-16 创建租户流程



创建租户的操作说明如表10-35所示。

表 10-35 创建租户的操作说明

操作	说明
添加租户	可配置待添加租户的计算资源、存储资源和关联服务。
添加子租户	可配置待添加子租户的计算资源、存储资源和关联服务。
添加用户并绑定租户的角色	若一个用户想要使用“tenant1”租户包含的资源，或为“tenant1”租户添加/删除子租户，则需要同时绑定“Manager_tenant”和“tenant1_集群ID”两个角色。

10.7.2 使用 Superior 调度器的租户业务

10.7.2.1 创建租户

10.7.2.1.1 添加租户

操作场景

根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求，管理员可以通过FusionInsight Manager 创建租户，以满足实际使用场景。

前提条件

- 已根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
- 已规划当前租户可分配的资源，确保每一级别租户下，直接子租户的资源之和不超过当前租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 单击⁺，打开添加租户的配置页面，参见表10-36为租户配置属性。

表 10-36 租户参数一览

参数名	描述
名称	<ul style="list-style-type: none">● 指定当前租户的名称，长度为3~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_）。● 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户类型	<p>指定租户是否是一个叶子租户：</p> <ul style="list-style-type: none">● 选择“叶子租户”：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。● 选择“非叶子租户”：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。 <p>说明 如果关联服务需要选择“ClickHouse”，租户类型只能选择“叶子租户”。</p>

参数名	描述
计算资源	<p>为当前租户选择动态计算资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“Yarn”时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 <ul style="list-style-type: none"> 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为“default”，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。 不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。
配置模式	<p>计算资源参数配置模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“基础”时，只需配置“默认资源池容量（%）”参数即可。 选择“高级”时，可手动配置资源分配权重，租户的最小/最大/预留资源。
默认资源池容量（%）	<p>配置当前租户在默认资源池中使用的计算资源百分比，取值范围0~100%。</p>
权重	<p>资源分配权重，取值范围从0到100。</p>
最小资源	<p>保证租户资源能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户资源作业量比较少时，资源会自动借给其他租户资源，当租户资源能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。</p>
最大资源	<p>租户资源最多能使用的资源，租户资源不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</p>
预留资源	<p>租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。</p>
存储资源	<p>为当前租户选择存储资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“HDFS”时，系统将分配存储资源。 不选择“HDFS”时，系统不会分配存储资源。
文件\目录数上限	<p>配置文件和目录数量配额。</p>

参数名	描述
存储空间配额	配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 <ul style="list-style-type: none">取值范围：当存储空间配额单位设置为MB时，范围为1~8796093022208。当存储空间配额单位设置为GB时，范围为1~8589934592。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。
存储路径	配置租户在HDFS中的存储目录。 <ul style="list-style-type: none">系统默认将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。例如租户“ta1”，默认HDFS存储目录为“/tenant/ta1”。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。支持自定义存储路径。
服务	是否需要关联使用其他服务的资源，参见 步骤4 。
描述	配置当前租户的描述信息。

📖 说明

创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。

- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“系统 > 权限 > 角色”进行手动管理，角色名称为“*租户名称_集群ID*”。首个集群的集群ID默认不显示。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[添加用户并绑定租户的角色](#)。
- 创建租户时系统会自动创建一个Yarn任务队列，并自动以租户名称命名该队列。如果已经存在同名队列，新队列命名为“*租户名称-N*”。“N”表示从1开始的自然数，存在同名队列的时候N会自动累加以区别已有队列。例如“saletenant”、“saletenant-1”和“saletenant-2”。

步骤3 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 单击“关联服务”，配置当前租户关联使用的其他服务资源，单击“确定”。

- “服务”选择“HBase”，在“关联类型”可以选择“独占”或者“共享”。

📖 说明


- “独占”表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
- “共享”表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。
- “服务”选择“ClickHouse”。
 - “关联类型”：选择“独占”或者“共享”。
 - “关联逻辑集群”：若ClickHouse没有开启逻辑集群，则默认关联default_cluster，若已经开启逻辑集群，则按需选择需要关联的逻辑集群。

- “CPU优先级”：CPU优先级取值范围为-20~19，该值关联OS的NICE值，取值越小，CPU优先级越高。
- “内存”：内存限制为百分比，如该值设置为80，则当前租户可使用的内存总额为：服务可使用内存 * 80%。
- “并发数”：表示绑定了本租户的所有用户的并发数上限。

📖 说明

- 创建租户时，租户可以关联的服务资源包含HBase和ClickHouse。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：Yarn、ClickHouse、HDFS和HBase。
- 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到“服务关联”页签，单击“关联服务”单独配置当前租户关联资源。
- 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到“服务关联”页签，单击“删除”，并勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，再单击“确定”删除与服务资源的关联。

步骤5 单击“确定”，等待界面提示租户创建成功。

单击可以导出当前集群所有租户的基本信息。

----结束

10.7.2.1.2 添加子租户

操作场景

根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求，管理员可以通过FusionInsight Manager 创建子租户，将当前租户的资源进一步分配以满足实际使用场景。

前提条件

- 已添加父租户，且属于非叶子租户。
- 已根据业务需求规划子租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
- 已规划当前租户可分配的资源，确保每一级别租户下，直接子租户的资源之和不超过当前租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。


步骤2 在左侧租户列表，选择父租户节点然后单击，打开添加子租户的配置页面，参见表 10-37为子租户配置属性。

表 10-37 子租户参数一览

参数名	描述
集群	显示当前集群名称。
父租户	显示上级父租户的名称。

参数名	描述
名称	<ul style="list-style-type: none"> 指定当前租户的名称，长度为3~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_）。 根据业务需求规划子租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户类型	<p>指定租户是否是一个叶子租户：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“叶子租户”：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。 选择“非叶子租户”：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户，但租户层级不能超过5层。 <p>说明 如果关联服务需要选择“ClickHouse”，租户类型只能选择“叶子租户”。</p>
计算资源	<p>为当前租户选择动态计算资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“Yarn”时，系统自动在Yarn中以子租户名称创建任务队列。 <ul style="list-style-type: none"> 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为“default”，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。 不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。
配置模式	<p>计算资源参数配置模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“基础”时，只需配置“默认资源池容量（%）”参数即可。 选择“高级”时，可手动配置资源分配权重，租户的最小/最大/预留资源。
默认资源池容量（%）	配置当前租户使用的计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。
权重	资源分配权重，取值范围从0到100。
最小资源	保证租户资源能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户资源作业量比较少时，资源会自动借给其他租户资源，当租户资源能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。
最大资源	租户资源最多能使用的资源，租户资源不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。
预留资源	租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。

参数名	描述
存储资源	为当前租户选择存储资源。 <ul style="list-style-type: none">选择“HDFS”时，系统将自动在HDFS父租户目录中，以子租户名称创建文件夹。不选择“HDFS”时，系统不会分配存储资源。
文件\目录数上限	配置文件和目录数量配额。
存储空间配额	配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 <ul style="list-style-type: none">当存储空间配额单位设置为MB时，范围为1~8796093022208，当“存储空间配额单位”设置为GB时，范围为1~8589934592。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。
存储路径	配置租户在HDFS中的存储目录。 <ul style="list-style-type: none">系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户“ta1s”，父目录为“/tenant/ta1”，系统默认自动配置此参数值为“/tenant/ta1/ta1s”，最终子租户的存储目录为“/tenant/ta1/ta1s”。支持在父目录中自定义存储路径。
服务	是否需要关联使用其他服务的资源，参见 步骤4 。
描述	配置当前租户的描述信息

📖 说明

创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。

- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“系统 > 权限 > 角色”进行手动管理，角色名称为“*租户名称_集群ID*”。首个集群的集群ID默认不显示。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[添加用户并绑定租户的角色](#)。
- 子租户可以将当前租户的资源进一步分配。每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。所有一级租户的计算资源百分比之和也不能超过100%。

步骤3 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 单击“关联服务”，配置当前租户关联使用的其他服务资源。

- 在“服务”选择“HBase”或者“ClickHouse”。

2. 在“关联类型”选择：
 - “独占”表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
 - “共享”表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。

📖 说明

- 创建租户时，租户可以关联的服务资源包含HBase和ClickHouse。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：HDFS、HBase、Yarn和ClickHouse。
 - 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到“服务关联”页签，单击“关联服务”单独配置当前租户关联资源。
 - 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到“服务关联”页签，单击“删除”，并勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，再单击“确定”删除与服务资源的关联。
3. 单击“确定”。

步骤5 单击“确定”，等待界面提示租户创建成功。

----结束

10.7.2.1.3 添加用户并绑定租户的角色

操作场景

创建好的租户不能直接登录集群访问资源，管理员需要通过FusionInsight Manager为已有租户创建新用户，通过绑定租户的角色继承其操作权限，以满足业务使用。

前提条件

管理员已明确业务需求，并已创建了租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤2 若在系统中添加新的用户，请单击“添加用户”，打开添加用户的配置页面。

若为系统中已有的用户绑定租户权限，请单击该用户所在行的“修改”，打开修改用户的配置页面。

参见表10-38为用户配置属性。

表 10-38 用户参数一览

参数名	描述
用户名	指定当前的用户名，长度为3~32个字符，可包含数字、字母、下划线（_）、中划线（-）和空格。 <ul style="list-style-type: none">• “用户名”不能与集群各节点所有操作系统用户名相同，否则此用户无法正常使用。• 不支持创建两个名称相同但大小写不同的用户。例如已创建用户“User1”，无法创建用户“user1”。使用“User1”时请输入正确的用户名。

参数名	描述
用户类型	可选值包括“人机”和“机机”。 <ul style="list-style-type: none">“人机”用户：用于在FusionInsight Manager的操作运维场景，以及在组件客户端操作的场景。选择该值需同时填写“密码”和“确认密码”。“机机”用户：用于应用开发的场景。选择该值用户密码随机生成，无需填写。
密码	选择“人机”用户需填写“密码”。 密码必须包含8~64个字符，至少包含以下类型字符中的四种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符和空格。不能与用户名或倒序的用户名相同。
确认新密码	再次输入密码。
用户组	单击“添加”，选择对应用户组将用户添加进去。 <ul style="list-style-type: none">如果用户组添加了角色，则用户可获得对应角色中的权限。例如，为新用户分配Hive的权限，请将用户加入Hive组。
主组	选择一个组作为用户创建目录和文件时的主组。下拉列表包含“用户组”中勾选的全部组。
角色	单击“添加”为用户绑定租户的角色。 说明 <ul style="list-style-type: none">若一个用户想要获取使用“tenant1”租户包含的资源，且能够为“tenant1”租户添加/删除子租户，则需要同时绑定“Manager_tenant”和“tenant1_集群ID”两个角色。如果租户关联了HBase服务且当前集群启用了Ranger鉴权，用户需要通过Ranger界面配置HBase相关执行权限。
描述	配置当前用户的描述信息。

步骤3 单击“确定”完成用户创建。

----结束

10.7.2.2 管理租户

10.7.2.2.1 管理租户目录

操作场景

管理员通过FusionInsight Manager管理指定租户使用的HDFS存储目录，能根据业务需求对租户添加目录、修改目录文件数量配额、修改存储空间配额和删除目录。

前提条件

已添加具有HDFS存储资源的租户。

查看租户目录

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，单击目标的租户。

步骤3 单击“资源”页签。

步骤4 查看“HDFS存储”表格。

- 指定租户目录的“文件目录数上限”列表示文件和目录数量配额。
- 指定租户目录的“存储空间配额”列表示租户目录的存储空间大小。

----结束

添加租户目录

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，单击需要修改HDFS存储目录的租户。

步骤3 单击“资源”页签。

步骤4 在“HDFS存储”表格，单击“添加目录”。

- “父目录”，表示当前租户对应父租户的存储目录。

📖 说明

当前租户不是子租户则不显示此参数。

- “路径”，填写租户目录的路径。

📖 说明

当前租户不是子租户则新路径将在HDFS的根目录下创建。

- “文件\目录数上限”填写文件和目录数量配额。
- 文件数阈值配置（%），只有设置了“文件\目录数上限”才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的“文件\目录数上限”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。

📖 说明

当前已使用的文件数的数据采集周期为1个小时，因此超过文件数阈值的告警上报会存在延迟。

- “存储空间配额”，填写租户目录的存储空间大小。
- 存储空间阈值配置（%），表示已使用存储空间超过了设置的“存储空间配额”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。

📖 说明

已使用的存储空间的数据采集周期为1个小时，因此超过存储空间阈值的告警上报会存在延迟。

步骤5 单击“确定”完成租户目录添加。

----结束

修改租户目录属性

- 步骤1 在FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击需要修改HDFS存储目录的租户。
- 步骤3 单击“资源”页签。
- 步骤4 在“HDFS存储”表格, 指定租户目录的“操作”列, 单击“修改”。
 - “文件\目录数上限”, 填写文件和目录数量配额。
 - 文件数阈值配置(%) , 只有设置了“文件\目录数上限”才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的“文件\目录数上限”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
 - “存储空间配额”填写租户目录的存储空间大小。
 - 存储空间阈值配置(%) , 表示已使用存储空间超过了设置的“存储空间配额”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
- 步骤5 单击“确定”完成租户目录修改。

----结束

删除租户目录

- 步骤1 在FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击需要修改HDFS存储目录的租户。
- 步骤3 单击“资源”页签。
- 步骤4 在“HDFS存储”表格, 指定租户目录的“操作”列, 单击“删除”。

说明

不支持删除创建租户时系统创建的租户目录。

- 步骤5 单击“确定”完成租户目录删除。

----结束

10.7.2.2.2 恢复租户数据


操作场景

租户默认在Manager和集群组件中保存相关数据, 在组件故障恢复或者卸载重新安装的场景下, 所有租户的部分配置数据可能状态不正常, 管理员需要通过FusionInsight Manager手动恢复配置数据。

操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击某个租户节点。
- 步骤3 检查租户数据状态。
 1. 在“概述”, 查看“租户资源状态”, 绿色表示租户可用, 灰色表示租户不可用。

2. 单击“资源”，查看“Yarn”或者“HDFS存储”左侧的圆圈，绿色表示资源可用，灰色表示资源不可用。
3. 单击“服务关联”，查看关联的服务表格的“状态”列，“良好”表示组件可正常为关联的租户提供服务，“故障”表示组件无法为租户提供服务。
4. 任意一个检查结果不正常，需要恢复租户数据，请执行**步骤4**。

步骤4 单击，在弹出的确认窗中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤5 在“恢复租户资源数据”窗口，选择一个或多个需要恢复数据的组件，单击“确定”，等待系统自动恢复租户数据。

----结束

10.7.2.2.3 删除租户

操作场景


根据业务需求，对于当前不再使用的租户，管理员可以通过FusionInsight Manager删除租户，释放租户占用的资源。

前提条件

- 已添加租户。
- 检查待删除的租户是否存在子租户，如果存在，需要先删除全部子租户，否则无法删除当前租户。
- 待删除租户的角色，不能与任何一个用户或者用户组存在关联关系。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，选择待删除的租户，单击.

说明

- 根据业务需求，需要保留租户已有的数据时请同时勾选“保留该租户资源的数据。”，否则将自动删除租户对应的存储空间。

步骤3 单击“确定”，删除租户。

保存配置需要等待一段时间，租户成功删除。租户对应的角色、存储空间将删除。

说明

租户删除后，Yarn中对应的租户任务队列不会被删除。同时Yarn角色管理中，此租户任务队列不再显示。

----结束

10.7.2.3 管理资源

10.7.2.3.1 添加资源池

操作场景

在集群中，管理员可从逻辑上对所有Yarn的节点进行分区，使多个NodeManager形成一个Yarn资源池。每个NodeManager只能属于一个资源池。管理员通过FusionInsight Manager添加一个自定义的资源池，并将未加入自定义资源池的主机加入此资源池，便于指定的队列利用这些计算资源。

系统中默认包含了一个名为“default”的资源池，所有未加入用户自定义资源池的NodeManager属于此资源池。


操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 单击“添加资源池”。

步骤4 设置资源池的属性。

- “名称”：填写资源池的名称。长度为1~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_），且不能以下划线（_）开头。
- “资源标签”：配置资源池的资源标签，包括数字、字母、下划线（_）或减号（-），长度为1~50个字符，且只能以数字或者字母开头。
- “资源”：在界面左边可用主机列表中，勾选指定的主机，单击 ，将选中的主机加入已选主机列表。只支持选择本集群中的主机。资源池中的主机列表可以为空。

步骤5 单击“确定”保存。

完成资源池创建后，管理员可以在资源池的列表中查看资源池的名称、成员、类型。已加入自定义资源池的主机，不再是“default”资源池的成员。

---结束

10.7.2.3.2 修改资源池

操作场景

根据业务需要，资源池的主机需要调整时，管理员可以通过FusionInsight Manager修改已有资源池中的成员。


操作步骤


步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“修改”。

步骤4 在“资源”修改主机。

- 增加主机：在界面左边主机列表，选择指定的主机名称，单击 ，将选中的主机加入资源池。

- 删除主机：在界面右边主机列表，选择指定的主机名称，单击 ，将选中的主机移出资源池。资源池中的主机列表可以为空。

步骤5 单击“确定”保存。

----结束

10.7.2.3.3 删除资源池

操作场景

根据业务需要，资源池不再使用时，管理员可以通过FusionInsight Manager进行删除资源池。

前提条件

- 集群中任何一个队列不能使用待删除资源池为默认资源池，删除资源池前需要先取消默认资源池，请参见[配置队列](#)。
- 集群中任何一个队列不能在待删除资源池中配置过资源分布策略，删除资源池前需要先清除策略，请参见[清除队列容量配置](#)。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“删除”。

步骤4 在弹出窗口中单击“确定”。

----结束

10.7.2.3.4 配置队列

操作场景

根据业务需求，管理员可以在FusionInsight Manager修改指定租户的队列配置。

前提条件

已添加使用Superior调度器的租户。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 单击“动态资源计划”页签。

步骤3 单击“队列配置”页签。

步骤4 在指定租户资源名的“操作”列，单击“修改”。

说明


- 在“租户资源管理”页签左侧租户列表，单击目标的租户，切换到“资源”页签，单击“队列配置（队列名）”后面的也能打开修改队列配置页面。
- 一个队列只能绑定一个非default资源池。
- 对于“每个YARN容器最多分配核数”、“每个YARN容器最大分配内存（MB）”、“最多运行任务数”、“每个用户最多运行任务数”和“最多挂起任务数”等参数，为便于操作，当子租户值为-1时，父租户值可以设置为具体限制值；当父租户设置为具体限制值时，子租户可以设置为-1。
- “每个YARN容器最多分配核数”和“每个YARN容器最大分配内存（MB）”需要同时修改为非-1的值才会生效。
- 对于开启了跨资源池调度的队列，在作业运行过程中不能删除已有资源池，否则可能会导致运行中的作业申请不到资源而持续阻塞。同样如果在作业运行过程中为队列配置新的资源池，那么此时已经处于运行状态的队列可能不能立即使用到新资源池的资源，新增的资源仅对修改后提交的作业有效。

表 10-39 队列配置参数

参数名	描述
AM最多占有资源（%）	表示当前队列内所有Application Master所占的最大资源百分比。
每个YARN容器最多分配核数	表示当前队列内单个YARN容器可分配的最多核数，默认为-1，表示取值范围内不限制。
每个YARN容器最大分配内存（MB）	表示当前队列内单个YARN容器可分配的最大内存，默认为-1，表示取值范围内不限制。
最多运行任务数	表示当前队列最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。
每个用户最多运行任务数	表示每个用户在当前队列中最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。
最多挂起任务数	表示当前队列最多同时可挂起任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可挂起任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。
资源分配规则	表示单个用户任务间的资源分配规则，包括FIFO和FAIR。一个用户若在当前队列上提交了多个任务，FIFO规则代表一个任务完成后执行其他任务，按顺序执行。FAIR规则代表各个任务同时获取到资源并平均分配资源。
默认资源标签	表示在指定资源标签（Label）的节点上执行任务。
跨资源池调度	表示当前队列内Container是否支持跨资源池调度。default队列不支持开启跨资源池调度。
AM跨资源池调度	表示当前队列内Application Master是否支持跨资源池调度。default队列不支持开启AM跨资源池调度。

参数名	描述
Active状态	<ul style="list-style-type: none">ACTIVE表示当前队列可接受并执行任务。INACTIVE表示当前队列可接受但不执行任务，若提交任务，任务将处于挂起状态。
Open状态	<ul style="list-style-type: none">OPEN表示当前队列处于打开状态。CLOSED表示当前队列处于关闭状态，若提交任务，任务直接会被拒绝。
故障时是否队列迁移	集群开启单集群跨AZ高可用时，如果AZ故障后，需要当该租户正在运行的队列重新提交至其他AZ，可设置“故障时是否队列迁移”参数为“是”。

步骤5 单击“确定”完成配置。

----结束

10.7.2.3.5 配置资源池的队列容量策略

操作场景

添加资源池后，需要为Yarn任务队列配置在此资源池中可使用资源的容量策略，队列中的任务才可以正常在这个资源池中执行。

该任务指导系统管理员通过FusionInsight Manager配置队列策略。使用Superior调度器的租户队列，可以配置使用不同资源池的资源。

前提条件

- 已登录FusionInsight Manager。
- 已添加资源池。
- 任务队列不与其他队列相关联资源池，除了默认资源池。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 单击“动态资源计划”页签。

步骤3 单击“资源分布策略”页签。

步骤4 在“资源池”选择指定的资源池。

步骤5 在“资源分配”列表指定队列的“操作”列，单击“修改”。

步骤6 在“修改资源分配”窗口的“资源配置策略”页签设置任务队列在此资源池中的资源配置策略。

- “权重”：在发生资源抢占时，权重越大则会优先抢占资源。其初始值与最小资源百分比值一致。
- “最小资源”：表示租户能获得的最少资源。
- “最大资源”：表示租户能获得的最多资源。

- “预留资源”：表示保留给租户自身队列，且不能借用给其他租户队列的资源。

步骤7 在“修改资源分配”窗口的“用户策略”页签设置用户策略。

说明

defaultUser(built-in)表示如果一个用户未配置策略，则默认使用defaultUser所指定的策略。该策略不可删除。

- 单击“添加用户策略”添加用户策略。
 - “用户名”：表示用户的名称。
 - “权重”：在发生资源抢占时，权重越大则会优先抢占资源。
 - “最多核数”：表示用户最多可以使用的虚拟核数。
 - “最大内存”：表示用户最大可以使用的内存。
- 单击“操作”列的“修改”修改现有用户策略。
- 单击“操作”列的“清除”删除现有用户策略。

步骤8 单击“确定”保存配置。

----结束

10.7.2.3.6 清除队列容量配置

操作场景

当队列不再需要某个资源池的资源，或资源池需要与队列取消关联关系时，管理员可以在FusionInsight Manager清除队列配置。清除队列配置即取消队列在此资源池中的资源容量策略。

前提条件

如果队列需要清除与某个资源池的绑定关系，该资源池不能作为队列的默认资源池，需要先将队列的默认资源池更改为其他资源池，请参见[配置队列](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2** 选择“租户资源 > 动态资源计划”。
- 步骤3** 在“资源池”，选择待操作的资源池。
- 步骤4** 在资源分配表格，指定租户资源名的“操作”列，单击“清除”。
- 步骤5** 在弹出的对话框中单击“确定”，清除队列在当前资源池的配置。

----结束

10.7.2.4 管理全局用户策略

操作场景

如果租户配置使用Superior调度器，那么系统可以控制具体用户使用资源调度器的行为，包含：

- 最大运行任务数
- 最大挂起任务数
- 默认队列

操作步骤

- 添加策略
 - a. 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。
 - b. 单击“动态资源计划”页签。
 - c. 单击“全局用户策略”页签。

说明

defaults(default setting)表示如果一个用户未配置全局用户策略，则默认使用defaults所指定的策略。该策略不可删除。

- d. 单击“添加全局用户策略”，在弹出窗口中填写以下参数。
 - 用户名：表示需要控制资源调度的用户，请输入当前集群中已存在用户的名称。
 - 最大运行任务数：表示该用户在当前集群中能运行的最大任务数量。
 - 最大挂起任务数：表示该用户在当前集群中能挂起的最大任务数量。
 - 默认队列：表示用户的队列，请输入当前集群中已存在队列的名称。
- 修改策略
 - a. 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。
 - b. 单击“动态资源计划”页签。
 - c. 单击“全局用户策略”页签。
 - d. 在指定用户策略所在行，单击“操作”列中的“修改”。
 - e. 调整相关参数后，单击“确定”。
 - 删除策略
 - a. 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。
 - b. 单击“动态资源计划”页签。
 - c. 单击“全局用户策略”页签。
 - d. 在指定用户策略所在行，单击“操作”列中的“删除”。
在弹出窗口单击“确定”。

10.7.3 使用 Capacity 调度器的租户业务

10.7.3.1 创建租户

10.7.3.1.1 添加租户

操作场景

根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求，管理员可以通过FusionInsight Manager 创建租户，以满足实际使用场景。

前提条件

- 已根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
- 已规划当前租户可分配的资源，确保每一级别租户下，直接子租户的资源之和不超过当前租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 单击, 打开添加租户的配置页面，参见表10-40为租户配置属性。

表 10-40 租户参数一览

参数名	描述
名称	<ul style="list-style-type: none">● 指定当前租户的名称，长度为3~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_）。● 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户类型	指定租户是否是一个叶子租户： <ul style="list-style-type: none">● 选择“叶子租户”：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。● 选择“非叶子租户”：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。 <p>说明 如果关联服务需要选择“ClickHouse”，租户类型只能选择“叶子租户”。</p>
计算资源	为当前租户选择动态计算资源。 <ul style="list-style-type: none">● 选择“Yarn”时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。<ul style="list-style-type: none">- 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。- 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为“default”，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。● 不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。

参数名	描述
配置模式	计算资源参数配置模式。 <ul style="list-style-type: none">选择“基础”时，只需配置“默认资源池容量（%）”参数即可。选择“高级”时，可手动配置资源分配权重，租户的最小/最大/预留资源。
默认资源池容量（%）	配置当前租户在默认资源池中使用的计算资源百分比，取值范围0~100%。
权重	资源分配权重，取值范围从0到100。
最小资源	保证租户资源能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户资源作业量比较少时，资源会自动借给其他租户资源，当租户资源使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。
最大资源	租户资源最多能使用的资源，租户资源不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。
预留资源	租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。
存储资源	为当前租户选择存储资源。 <ul style="list-style-type: none">选择“HDFS”时，系统将分配存储资源。不选择“HDFS”时，系统不会分配存储资源。
文件\目录数上限	配置文件和目录数量配额。
存储空间配额	配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 <ul style="list-style-type: none">取值范围：当存储空间配额单位设置为MB时，范围为1~8796093022208。当存储空间配额单位设置为GB时，范围为1~8589934592。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。
存储路径	配置租户在HDFS中的存储目录。 <ul style="list-style-type: none">系统默认将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。例如租户“ta1”，默认HDFS存储目录为“/tenant/ta1”。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。支持自定义存储路径。
服务	是否需要关联使用其他服务的资源，参见 步骤4 。
描述	配置当前租户的描述信息。

📖 说明

创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。

- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“系统 > 权限 > 角色”进行手动管理，角色名称为“**租户名称_集群ID**”。首个集群的集群ID默认不显示。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[添加用户并绑定租户的角色](#)。
- 创建租户时系统会自动创建一个Yarn任务队列，并自动以租户名称命名该队列。如果已经存在同名队列，新队列命名为“租户名称-N”。“N”表示从1开始的自然数，存在同名队列的时候N会自动累加以区别已有队列。例如“saletenant”、“saletenant-1”和“saletenant-2”。

步骤3 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 单击“关联服务”，配置当前租户关联使用的其他服务资源，单击“确定”。

- “服务”选择“HBase”，在“关联类型”可以选择“独占”或者“共享”。


📖 说明

- “独占”表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
- “共享”表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。
- “服务”选择“ClickHouse”。
- “关联类型”：选择“独占”或者“共享”。
- “关联逻辑集群”：若ClickHouse没有开启逻辑集群，则默认关联default_cluster，若已经开启逻辑集群，则按需选择需要关联的逻辑集群。
- “CPU优先级”：CPU优先级取值范围为-20~19，该值关联OS的NICE值，取值越小，CPU优先级越高。
- “内存”：内存限制为百分比，如该值设置为80，则当前租户可使用的内存总额为：服务可使用内存 * 80%。
- “并发数”：表示绑定了本租户的所有用户的并发数上限。

📖 说明

- 创建租户时，租户可以关联的服务资源包含HBase和ClickHouse。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：Yarn、ClickHouse、HDFS和HBase。
- 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到“服务关联”页签，单击“关联服务”单独配置当前租户关联资源。
- 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到“服务关联”页签，单击“删除”，并勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，再单击“确定”删除与服务资源的关联。

步骤5 单击“确定”，等待界面提示租户创建成功。

单击可以导出当前集群所有租户的基本信息。

----结束

10.7.3.1.2 添加子租户

操作场景

根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求，管理员可以通过FusionInsight Manager 创建子租户，将当前租户的资源进一步分配以满足实际使用场景。

前提条件

- 已添加父租户，且属于非叶子租户。
- 已根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
- 已规划当前租户可分配的资源，确保每一级别租户下，直接子租户的资源之和不超过当前租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，选择父租户节点然后单击 \oplus ，打开添加子租户的配置页面，参见表 10-41为子租户配置属性。

表 10-41 子租户参数一览

参数名	描述
集群	显示当前集群名称。
父租户	显示上级父租户的名称。
名称	<ul style="list-style-type: none">• 指定当前租户的名称，长度为3~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_）。• 根据业务需求规划子租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户类型	<p>指定租户是否是一个叶子租户：</p> <ul style="list-style-type: none">• 选择“叶子租户”：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。• 选择“非叶子租户”：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户，但租户层级不能超过5层。 <p>说明 如果关联服务需要选择“ClickHouse”，租户类型只能选择“叶子租户”。</p>

参数名	描述
计算资源	为当前租户选择动态计算资源。 <ul style="list-style-type: none">选择“Yarn”时，系统自动在Yarn中以子租户名称创建任务队列。<ul style="list-style-type: none">如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为“default”，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。不选择“Yarn”时，系统不会自动创建任务队列。
配置模式	计算资源参数配置模式。 <ul style="list-style-type: none">选择“基础”时，只需配置“默认资源池容量（%）”参数即可。选择“高级”时，可手动配置资源分配权重，租户的最小/最大/预留资源。
默认资源池容量（%）	配置当前租户使用的计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。
权重	资源分配权重，取值范围从0到100。
最小资源	保证租户资源能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户资源作业量比较少时，资源会自动借给其他租户资源，当租户资源能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。
最大资源	租户资源最多能使用的资源，租户资源不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。
预留资源	租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。
存储资源	为当前租户选择存储资源。 <ul style="list-style-type: none">选择“HDFS”时，系统将自动在HDFS父租户目录中，以子租户名称创建文件夹。不选择“HDFS”时，系统不会分配存储资源。
文件\目录数上限	配置文件和目录数量配额。

参数名	描述
存储空间配额	配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 <ul style="list-style-type: none">当存储空间配额单位设置为MB时，范围为1~8796093022208，当“存储空间配额单位”设置为GB时，范围为1~8589934592。此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。
存储路径	配置租户在HDFS中的存储目录。 <ul style="list-style-type: none">系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户“ta1s”，父目录为“/tenant/ta1”，系统默认自动配置此参数值为“/tenant/ta1/ta1s”，最终子租户的存储目录为“/tenant/ta1/ta1s”。支持在父目录中自定义存储路径。
服务	是否需要关联使用其他服务的资源，参见 步骤4 。
描述	配置当前租户的描述信息

📖 说明

创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。

- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过“系统 > 权限 > 角色”进行手动管理，角色名称为“*租户名称_集群ID*”。首个集群的集群ID默认不显示。
- 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[添加用户并绑定租户的角色](#)。
- 子租户可以将当前租户的资源进一步分配。每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。所有一级租户的计算资源百分比之和也不能超过100%。

步骤3 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 单击“关联服务”，配置当前租户关联使用的其他服务资源。

- 在“服务”选择“HBase”或者“ClickHouse”。
- 在“关联类型”选择：
 - “独占”表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
 - “共享”表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。

说明

- 创建租户时，租户可以关联的服务资源包含HBase和ClickHouse。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：HDFS、HBase、Yarn和ClickHouse。
- 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到“服务关联”页签，单击“关联服务”单独配置当前租户关联资源。
- 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到“服务关联”页签，单击“删除”，并勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，再单击“确定”删除与服务资源的关联。

3. 单击“确定”。

步骤5 单击“确定”，等待界面提示租户创建成功。

----结束

10.7.3.1.3 添加用户并绑定租户的角色

操作场景

创建好的租户不能直接登录集群访问资源，管理员需要通过FusionInsight Manager为已有租户创建新用户，通过绑定租户的角色继承其操作权限，以满足业务使用。

前提条件

管理员已明确业务需求，并已创建了租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤2 若在系统中添加新的用户，请单击“添加用户”，打开添加用户的配置页面。

若为系统中已有的用户绑定租户权限，请单击该用户所在行的“修改”，打开修改用户的配置页面。

参见表10-42为用户配置属性。

表 10-42 用户参数一览

参数名	描述
用户名	指定当前的用户名，长度为3~32个字符，可包含数字、字母、下划线（_）、中划线（-）或空格。 <ul style="list-style-type: none">• “用户名”不能与集群各节点所有操作系统用户名相同，否则此用户无法正常使用。• 不支持创建两个名称相同但大小写不同的用户。例如已创建用户“User1”，无法创建用户“user1”。使用“User1”时请输入正确的用户名。

参数名	描述
用户类型	可选值包括“人机”和“机机”。 <ul style="list-style-type: none">“人机”用户：用于在FusionInsight Manager的操作运维场景，以及在组件客户端操作的场景。选择该值需同时填写“密码”和“确认密码”。“机机”用户：用于应用开发的场景。选择该值用户密码随机生成，无需填写。
密码	选择“人机”用户需填写“密码”。 密码必须包含8~64个字符，至少包含以下类型字符中的四种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符和空格。不能与用户名或倒序的用户名相同。
确认新密码	再次输入密码。
用户组	单击“添加”，选择对应用户组将用户添加进去。 <ul style="list-style-type: none">如果用户组添加了角色，则用户可获得对应角色中的权限。例如，为新用户分配Hive的权限，请将用户加入Hive组。
主组	选择一个组作为用户创建目录和文件时的主组。下拉列表包含“用户组”中勾选的全部组。
角色	单击“添加”为用户绑定租户的角色。 说明 若一个用户想要获取使用“tenant1”租户包含的资源，且能够为“tenant1”租户添加/删除子租户，则需要同时绑定“Manager_tenant”和“tenant1_集群ID”两个角色。
描述	配置当前用户的描述信息。

步骤3 单击“确定”完成用户创建。

---结束

10.7.3.2 管理租户

10.7.3.2.1 管理租户目录

操作场景

管理员通过FusionInsight Manager管理指定租户使用的HDFS存储目录，能根据业务需求对租户添加目录、修改目录文件数量配额、修改存储空间配额和删除目录。

前提条件

已添加具有HDFS存储资源的租户。

查看租户目录

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，单击目标的租户。

步骤3 单击“资源”页签。

步骤4 查看“HDFS存储”表格。

- 指定租户目录的“文件目录数上限”列表示文件和目录数量配额。
- 指定租户目录的“存储空间配额”列表示租户目录的存储空间大小。

----结束

添加租户目录

步骤1 在FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，单击需要修改HDFS存储目录的租户。

步骤3 单击“资源”页签。

步骤4 在“HDFS存储”表格，单击“添加目录”。

- “父目录”，表示当前租户对应父租户的存储目录。

📖 说明

当前租户不是子租户则不显示此参数。

- “路径”，填写租户目录的路径。

📖 说明

当前租户不是子租户则新路径将在HDFS的根目录下创建。

- “文件\目录数上限”填写文件和目录数量配额。
- 文件数阈值配置（%），只有设置了“文件\目录数上限”才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的“文件\目录数上限”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。

📖 说明

当前已使用的文件数的数据采集周期为1个小时，因此超过文件数阈值的告警上报会存在延迟。

- “存储空间配额”，填写租户目录的存储空间大小。
- 存储空间阈值配置（%），表示已使用存储空间超过了设置的“存储空间配额”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。

📖 说明

已使用的存储空间的数据采集周期为1个小时，因此超过存储空间阈值的告警上报会存在延迟。

步骤5 单击“确定”完成租户目录添加。

----结束

修改租户目录属性

- 步骤1 在FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击需要修改HDFS存储目录的租户。
- 步骤3 单击“资源”页签。
- 步骤4 在“HDFS存储”表格, 指定租户目录的“操作”列, 单击“修改”。
 - “文件\目录数上限”, 填写文件和目录数量配额。
 - 文件数阈值配置(%) , 只有设置了“文件\目录数上限”才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的“文件\目录数上限”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
 - “存储空间配额”填写租户目录的存储空间大小。
 - 存储空间阈值配置(%) , 表示已使用存储空间超过了设置的“存储空间配额”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
- 步骤5 单击“确定”完成租户目录修改。

----结束

删除租户目录

- 步骤1 在FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击需要删除HDFS存储目录的租户。
- 步骤3 单击“资源”页签。
- 步骤4 在“HDFS存储”表格, 指定租户目录的“操作”列, 单击“删除”。

说明

不支持删除创建租户时系统创建的租户目录。

- 步骤5 单击“确定”完成租户目录删除。

----结束

10.7.3.2.2 恢复租户数据


操作场景

租户默认在Manager和集群组件中保存相关数据, 在组件故障恢复或者卸载重新安装的场景下, 所有租户的部分配置数据可能状态不正常, 管理员需要通过FusionInsight Manager手动恢复配置数据。

操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager, 单击“租户资源”。
- 步骤2 在左侧租户列表, 单击某个租户节点。
- 步骤3 检查租户数据状态。
 1. 在“概述”, 查看“租户资源状态”, 绿色表示租户可用, 灰色表示租户不可用。

2. 单击“资源”，查看“Yarn”和“HDFS存储”左侧的圆圈，绿色表示资源可用，灰色表示资源不可用。
3. 单击“服务关联”，查看关联的服务表格的“状态”列，“良好”表示组件可正常为关联的租户提供服务，“故障”表示组件无法为租户提供服务。
4. 任意一个检查结果不正常，需要恢复租户数据，请执行**步骤4**。

步骤4 单击，在弹出的确认窗中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤5 在“恢复租户资源数据”窗口，选择一个或多个需要恢复数据的组件，单击“确定”，等待系统自动恢复租户数据。

----结束

10.7.3.2.3 删除租户

操作场景


根据业务需求，对于当前不再使用的租户，管理员可以通过FusionInsight Manager删除租户，释放租户占用的资源。

前提条件

- 已添加租户。
- 检查待删除的租户是否存在子租户，如果存在，需要先删除全部子租户，否则无法删除当前租户。
- 待删除租户的角色，不能与任何一个用户或者用户组存在关联关系。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

步骤2 在左侧租户列表，选择待删除的租户，单击.

说明

- 根据业务需求，需要保留租户已有的数据时请同时勾选“保留该租户的数据。”，否则将自动删除租户对应的存储空间。
- 如果使用不属于supergroup组的用户执行删除租户操作，并且不保留租户数据，需要使用属于supergroup组的用户登录HDFS客户端，手动清理租户对应的存储空间，以免数据残留。

步骤3 单击“确定”，删除租户。

保存配置需要等待一段时间，租户成功删除。租户对应的角色、存储空间将删除。

说明

租户删除后，Yarn中对应的租户任务队列不会被删除。同时Yarn角色管理中，此租户任务队列不再显示。

----结束

10.7.3.2.4 Capacity Scheduler 模式下清除租户非关联队列

操作场景

在Yarn Capacity Scheduler模式下，删除租户的时候，只是把租户队列的容量设置为0，并且把状态设为“STOPPED”，但是队列在Yarn的服务里面仍然残留。由于Yarn的机制，无法动态删除队列，管理员可以执行命令手动清除残留的队列。

对系统的影响

- 脚本运行过程中会重启controller服务，同步Yarn的配置，并重启主备ResourceManager实例。
- 重启controller服务时，无法登录和操作FusionInsight Manager。
- 重启主备ResourceManager实例后，Yarn组件以及依赖Yarn的组件会出现短暂的服务不可用告警。

前提条件

已删除某个租户，但该租户对应的队列依然存在。

操作步骤

步骤1 确定该租户对应的队列依然存在。

1. 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn”。通过“ResourceManager(主)”链接进入ResourceManager WebUI界面。
2. 单击左侧“Scheduler”界面，可以查看租户对应的队列依然存在，且状态为“STOPPED”，“Configured Capacity”值为0。

步骤2 以omm用户登录主管理节点。

步骤3 执行以下目录，执行“cleanQueuesAndRestartRM.sh”脚本。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin  
./cleanQueuesAndRestartRM.sh -c 集群ID
```

📖 说明

“集群ID”为需执行操作集群ID号，可在FusionInsight Manager的“集群 > 集群属性”中查看。

在脚本运行过程中，需输入yes及管理员密码。

```
Running the script will restart Controller and restart ResourceManager.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?yes  
Please input admin password:  
Begin to backup queues ...  
...
```

步骤4 脚本运行成功后，在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn”。通过“ResourceManager(主)”链接进入ResourceManager WebUI界面。

步骤5 单击左侧“Scheduler”界面，确认被删除租户的队列已经清除。

----结束

10.7.3.3 管理资源

10.7.3.3.1 添加资源池

操作场景

在集群中，管理员可从逻辑上对所有Yarn的节点进行分区，使多个NodeManager形成一个Yarn资源池。每个NodeManager只能属于一个资源池。管理员通过FusionInsight Manager添加一个自定义的资源池，并将未加入自定义资源池的主机加入此资源池，便于指定的队列利用这些计算资源。

系统中默认包含了一个名为“default”的资源池，所有未加入用户自定义资源池的NodeManager属于此资源池。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 单击“添加资源池”。

步骤4 设置资源池的属性。

- “名称”：填写资源池的名称。长度为1~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_），且不能以下划线（_）开头。
- “资源标签”：配置资源池的资源标签，包括数字、字母、下划线（_）或减号（-），长度为1~50个字符，且只能以数字或者字母开头。
- “资源”：在界面左边可用主机列表中，勾选指定的主机，单击 ，将选中的主机加入已选主机列表。只支持选择本集群中的主机。资源池中的主机列表可以为空。

步骤5 单击“确定”保存。

完成资源池创建后，管理员可以在资源池的列表中查看资源池的名称、成员、类型。已加入自定义资源池的主机，不再是“default”资源池的成员。

----结束

10.7.3.3.2 修改资源池

操作场景

根据业务需要，资源池的主机需要调整时，管理员可以通过FusionInsight Manager修改已有资源池中的成员。



操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“修改”。

步骤4 在“资源”修改主机。

- 增加主机：在界面左边主机列表，选择指定的主机名称，单击 ，将选中的主机加入资源池。
- 删除主机：在界面右边主机列表，选择指定的主机名称，单击 ，将选中的主机移出资源池。资源池中的主机列表可以为空。

步骤5 单击“确定”保存。

----结束

10.7.3.3.3 删除资源池

操作场景

根据业务需要，资源池不再使用时，管理员可以通过FusionInsight Manager进行删除资源池。

前提条件

- 集群中任何一个队列不能使用待删除资源池为默认资源池，删除资源池前需要先取消默认资源池，请参见[配置队列](#)。
- 集群中任何一个队列不能在待删除资源池中配置过资源分布策略，删除资源池前需要先清除策略，请参见[清除队列容量配置](#)。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 资源池”。

步骤3 在资源池列表指定资源池所在行的“操作”列，单击“删除”。

步骤4 在弹出窗口中单击“确定”。

----结束

10.7.3.3.4 配置队列

操作场景

根据业务需要，管理员可以通过FusionInsight Manager修改指定租户的队列配置。

前提条件

已添加使用Capacity调度器的租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 动态资源计划”。

默认显示“资源分布策略”。

步骤3 单击“队列配置”页签。

步骤4 在指定租户资源名的“操作”列，单击“修改”。

📖 说明


- 在“租户资源管理”页签左侧租户列表，单击目标的租户，切换到“资源”页签，单击“队列配置（队列名）”名后面的也能打开修改队列配置窗口。
- 一个队列只能绑定一个非default资源池，即新添加的资源池只能绑定一个队列，作为这个队列的默认资源池。

表 10-43 队列配置参数

参数名	描述
租户资源名（队列）	租户及队列名称。
最大应用数量	表示最大应用程序数量。
AM最大资源百分比	表示集群中可用于运行application master的最大资源占比。
用户资源最小上限百分比（%）	表示每个用户最低资源保障（百分比）。任何时刻，一个队列中每个用户可使用的资源量均有一定的限制。当一个队列中同时运行多个用户的应用程序时，每个用户的使用资源量在一个最小值和最大值之间浮动，其中，最小值取决于正在运行的应用程序数目，而最大值则由此参数决定。 比如，假设此参数的值设置为25。当两个用户向该队列提交应用程序时，每个用户可使用资源量不能超过50%，如果三个用户提交应用程序，则每个用户可使用资源量不能超过33%，如果四个或者更多用户提交应用程序，则每个用户可用资源量不能超过25%。
用户资源上限因子	表示用户使用的最大资源限制因子，与当前租户在集群中实际资源百分比相乘，可计算出用户使用的最大资源百分比。
状态	表示资源计划当前的状态，“运行”为运行状态，“停止”为停止状态。
默认资源池	表示队列使用的资源池，默认为“default”。 如果需要修改为其他资源池，需要先配置队列容量，请参见 配置资源池的队列容量策略 。

步骤5 单击“确定”完成配置。

----结束

10.7.3.3.5 配置资源池的队列容量策略

操作场景

添加资源池后，需要为Yarn任务队列配置在此资源池中可使用资源的容量策略，队列中的任务才可以正常在这个资源池中执行。每个队列只能配置一个资源池的队列容量策略。

管理员可以在任何一个资源池中查看队列并配置队列容量策略。配置队列策略后，Yarn任务队列与资源池形成关联关系。

前提条件

已添加队列，即已创建关联了计算资源的租户。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“租户资源 > 动态资源计划”。

默认显示“资源分布策略”。

步骤3 在“资源池”，选择待操作的资源池。

步骤4 在“资源分配”表格，指定租户资源名队列的“操作”列，单击“修改”。

步骤5 在“修改资源分配”窗口设置任务队列在此资源池中的资源容量策略。

- “资源容量（%）”：表示当前租户计算资源使用的资源百分比。
- “最大资源容量（%）”：表示当前租户计算资源使用的最大资源百分比。

步骤6 单击“确定”保存配置。

说明

删除队列的资源容量值并保存，可以取消队列在此资源池中的资源容量策略，表示解除队列与资源池的关联关系。需要先将队列的默认资源池更改为其他资源池，请参见[配置队列](#)。

----结束

10.7.3.3.6 清除队列容量配置

操作场景

当队列不再需要某个资源池的资源，或资源池需要与队列取消关联关系时，管理员可以在FusionInsight Manager清除队列配置。清除队列配置即取消队列在此资源池中的资源容量策略。

前提条件

如果队列需要清除与某个资源池的绑定关系，该资源池不能作为队列的默认资源池，需要先将队列的默认资源池更改为其他资源池，请参见[配置队列](#)。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager界面。

步骤2 选择“租户资源 > 动态资源计划”。

步骤3 在“资源池”，选择待操作的资源池。

步骤4 在资源分配表格，指定租户资源名的“操作”列，单击“清除”。

步骤5 在弹出的对话框中单击“确定”，清除队列在当前资源池的配置。

----结束

10.7.4 切换调度器

操作场景

新安装的MRS集群默认即使用了Superior调度器，如果是历史版本升级的集群，集群管理员可以根据以下指导，切换Capacity调度器与Superior调度器。

前提条件

- 确保集群网络通畅，网络环境安全，Yarn服务状态正常。
- 在切换调度器期间，不允许做添加、删除、修改租户，以及启停服务等操作。

切换 Capacity 调度器与 Superior 调度器

约束与限制

- 当前操作仅适用于集群新发放，需切换调度器场景。
- 切换调度器期间，请勿对该集群执行操作，防止由于切换过程中修改数据库导致操作失败。

对系统的影响

- 切换调度器过程中，由于要重启Resource Manager，因此切换期间向Yarn提交任务会失败。
- 切换调度器完成后，将会使用目标调度器相关参数。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager系统。选择“集群 > 服务 > Yarn”，查看Yarn服务的状态是否正常，如果不正常请先修复Yarn状态。

步骤2 使用omm用户登录主管理节点。

步骤3 切换调度器。

- 执行以下命令将Capacity调度器转换至Superior调度器：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/cleanSwitchScheduler.sh 1
```

执行结果如下表示切换成功。

```
Will change scheduler type to SUPERIOR
```

```
Start to delete all tenant resource.
```

```
End to delete all tenant resource.
```

```
Start to delete all resource pool.
```

```
End to delete all resource pool.
```

```
...
```

```
End to switch scheduler by reset.
```

- 执行以下命令将Superior调度器转换至Capacity调度器：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/cleanSwitchScheduler.sh 0
```

执行结果如下表示切换成功。

```
Will change scheduler type to CAPACITY
```

```
Start to delete all tenant resource.
```

```
End to delete all tenant resource.
```

```
Start to delete all resource pool.
```

```
End to delete all resource pool.
```

```
...
```

```
End to switch scheduler by reset.
```

📖 说明

登录主管理节点，可查看调度器切换的日志信息。

- `${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/clean_switch_scheduler.log`
- `${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/aos.log`
- `${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/plugin.log`

----结束

从 Capacity 调度器切换到 Superior 调度器

对系统的影响

- 调度器切换过程中，由于要重启Resource Manager，因此切换期间向Yarn提交任务会失败。
- 调度器切换过程中，正在Yarn上面执行的Job的Task任务会继续执行，但不会启动新的Task。
- 调度器切换完成后，在Yarn上面执行的任务有可能会失败进而导致业务中断。
- 调度器切换完成后，在租户管理中将使用Superior的相关参数。
- 调度器切换完成后，Capacity调度器中“资源容量”为“0”的租户队列在Superior调度器中分配不到资源，提交到该租户队列的任务会执行失败。建议在Capacity调度器中不要将租户队列的“资源容量”配置为“0”。
- 调度器切换完成后，在观察期内，不允许对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做添加、删除的操作。若添加或者删除了资源池、Yarn节点标签（Label）或租户，将不支持回退到Capacity调度器。

📖 说明

- 切换调度器观察期建议为一周，如果对资源池、Yarn节点标签（Label）或租户做了添加、删除的操作，将视为观察期结束。
- 回退可能会丢失部分或者所有的Yarn任务信息。

操作步骤

步骤1 修改Yarn服务参数，并确保Yarn服务状态正常。

1. 使用管理员账号，登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，搜索并查看“`yarn.resourcemanager.webapp.pagination.enable`”参数值是否为“true”。
 - 是，执行**步骤1.3**。
 - 否，将参数值设置为“true”，单击“保存”保存配置。在Yarn服务“概览”页面，选择“更多 > 重启服务”，验证身份后，单击“确定”。等待服务重启成功后，执行**步骤1.3**。
3. 选择“集群 > 服务”，查看Yarn服务的状态是否正常。

步骤2 使用omm用户登录主管理节点。

步骤3 执行调度器切换。

调度器切换分为三种模式：

- 0: 将Capacity调度器配置转换到Superior，然后将Capacity调度器切换到Superior。
- 1: 只将Capacity调度器配置转换到Superior。

2: 只将Capacity调度器切换到Superior。

- 集群环境相对简单，租户数小于20的情况下，建议执行模式0，将Capacity调度器配置转换到Superior的同时切换调度器。

执行以下命令。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 0
```

说明

“集群ID”为需执行操作集群ID号，可在FusionInsight Manager的“集群 > 集群属性”中查看。

```
Start to convert Capacity scheduler to Superior Scheduler, clusterId=1
Start to convert Capacity scheduler configurations to Superior. Please wait...
Convert configurations successfully.
Start to switch the Yarn scheduler to Superior. Please wait...
Switch the Yarn scheduler to Superior successfully.
```

- 集群环境相对复杂，租户信息复杂，且要求将capacity调度器队列配置信息保留到Superior调度器，建议先执行模式1，将Capacity调度器配置信息转化成Superior配置信息，对转换过来的配置信息做检查后，再执行模式2，将Capacity调度器切换到Superior。

a. 执行以下命令，将Capacity调度器配置信息转化成Superior配置信息。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 1
```

```
Start to convert Capacity scheduler to Superior Scheduler, clusterId=1
Start to convert Capacity scheduler configurations to Superior. Please wait...
Convert configurations successfully.
```

b. 执行以下命令，将Capacity调度器切换到Superior。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 2
```

```
Start to convert Capacity scheduler to Superior Scheduler, clusterId=1
Start to switch the Yarn scheduler to Superior. Please wait...
Switch the Yarn scheduler to Superior successfully.
```

- 不保存Capacity调度器队列配置，建议直接执行模式2，只切换调度器，不转换配置。

a. 登录FusionInsight Manager，删除除了default租户的所有租户。

b. 登录FusionInsight Manager，删除除了default资源池的所有资源池。

执行以下命令，将Capacity调度器切换到Superior。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 2
```

```
Start to convert Capacity scheduler to Superior Scheduler, clusterId=1
Start to switch the Yarn scheduler to Superior. Please wait...
Switch the Yarn scheduler to Superior successfully.
```

说明

登录主管理节点，可查看调度器切换的日志信息。

- `${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/switch_scheduler.log`
- `${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/aos.log`

----结束

10.8 系统设置

10.8.1 权限设置

10.8.1.1 用户管理

10.8.1.1.1 创建用户

操作场景

FusionInsight Manager最大支持50000个用户（包括系统内置用户）。默认情况下，系统只有一个用户“admin”具有FusionInsight Manager最高操作权限。管理员应根据实际业务场景需要，通过FusionInsight Manager创建新用户并指定其操作权限以满足业务使用。

📖 说明

新创建的用户信息会同步到集群所有节点的操作系统缓存中，新建用户的uid取值范围为20000~100000（可在节点中执行命令查看：`id 用户名`）。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤3 在用户列表上方，单击“添加用户”。

步骤4 填写“用户名”。用户名由数字、字母、下划线、中划线（-）或空格组成，不区分大小写，不能与系统或操作系统中已有的用户名相同。

步骤5 设置“用户类型”，可选值包括“人机”和“机机”。

- “人机”用户：用于在FusionInsight Manager的操作运维场景，以及在组件客户端操作的场景。选择该值需同时填写“密码”和“确认新密码”。
- “机机”用户：用于组件应用开发的场景。选择该值则用户密码随机生成，无需填写。

步骤6 根据业务实际需要，在“用户组”，单击“添加”，选择一个或多个用户组添加到列表中。

📖 说明

- 如果选中的用户组绑定了角色或者在Ranger中配置了权限策略，用户将获得对应的权限。
- 安装FusionInsight Manager后默认生成的部分用户组包含特殊权限，请根据界面上用户组描述信息选择正确的用户组。
- 如果已有的用户组无法满足使用，可以单击“创建新用户组”先创建用户组，参见[添加用户组](#)。

步骤7 根据业务实际需要，在“用户组”添加的所有组中选择一个组作为用户创建目录和文件的主组。

下拉列表包含“用户组”中添加的全部组。

📖 说明

由于一个用户可以属于多个组（包括主组和附属组，主组只有一个，附属组可以有多个），设置用户的主组是为便于维护以及遵循hadoop社区的权限机制。此外用户的主组和其他组在权限控制方面，作用一致。

步骤8 根据业务实际需要，在“角色”，单击“添加”，为单个用户绑定角色。

📖 说明

- 创建用户时添加角色可细化用户的权限。
- 创建用户时，如果用户从用户组获得的权限还不满足业务需要，则可以再分配其他已创建的角色。也可以单击“创建新角色”先创建角色，参见[添加角色](#)。
为新用户分配角色授权，最长可能需要3分钟时间生效，如果从用户组获得的权限已满足使用，则无需再添加角色。
- 组件启用Ranger鉴权后，除系统默认用户组或角色的权限外，其他权限需要通过配置Ranger策略为用户赋权。
- 若用户既没有加入用户组也没有设置角色，通过此用户登录FusionInsight Manager后，用户将无权查看或操作。

步骤9 根据业务实际需要填写“描述”。

步骤10 单击“确定”完成用户创建。

“人机”用户创建成功后，通常需要修改初始密码后才可以正常使用，可以使用该用户登录FusionInsight Manager，按照界面提示重置密码即可。

----结束

10.8.1.1.2 修改用户信息

操作场景

管理员可以在FusionInsight Manager修改已创建的用户信息，包括修改用户组、主组、角色分配权限和描述。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤3 在要修改信息的用户所在行，单击“修改”。

根据实际情况，修改对应参数。

📖 说明

修改用户的用户组，或者修改用户的角色权限，最长可能需要3分钟时间生效。

步骤4 单击“确定”完成修改操作。

----结束

10.8.1.1.3 导出用户信息

操作场景

管理员可以在FusionInsight Manager导出所有已创建的用户信息。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤3 单击“导出全部”，可一次性导出所有用户信息。

用户信息包含以下几个字段：用户名、创建时间、描述、用户类型、主组、用户组列表、绑定的角色列表及绑定的密码策略。

步骤4 在“保存类型”选择“TXT”或“CSV”。单击“确定”开始导出。

----结束

10.8.1.1.4 锁定用户

操作场景

由于业务变化，用户可能长期暂停使用，为了保证安全，管理员可以锁定用户。

锁定用户的方法包含以下两种方式：

- 自动锁定：通过设置密码策略中的“密码连续错误次数”，将超过登录失败次数的用户自动锁定。具体操作请参见[配置密码策略](#)。
- 手动锁定：由管理员通过手动的方式将用户锁定。

以下将具体介绍手动锁定。不支持锁定“机机”用户。

对系统的影响

用户被锁定后，不能在FusionInsight Manager重新登录或在集群中重新进行身份认证。锁定后的用户需要管理员手动解锁或者等待锁定时间结束才能恢复使用。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤3 在要锁定用户所在行，单击“锁定”。

步骤4 在弹出的窗口勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，单击“确定”完成锁定操作。

----结束

10.8.1.1.5 解锁用户

操作场景

在用户输入错误密码次数大于允许输入错误次数，造成用户被锁定的场景下，管理员可以通过FusionInsight Manager为锁定的用户解锁。仅支持解锁使用FusionInsight Manager创建的用户。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
 - 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。
 - 步骤3** 在要解锁用户所在行，单击“解锁”。
 - 步骤4** 在弹出的窗口勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，单击“确定”完成解锁操作。
- 结束

10.8.1.1.6 删除用户

操作场景

根据业务需要，管理员应在FusionInsight Manager删除不再使用的系统用户。

说明

- 用户删除后，已经发放的TGT在24小时内仍然有效，用户可以使用该TGT继续进行安全认证并访问系统。
- 如新建用户与已删除用户同名，则会继承已删除用户的拥有的所有Owner权限。建议根据实际业务需求决定是否删除该用户持有的资源。例如HDFS上的文件。
- 默认的admin用户无法删除。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。
- 步骤3** 在要删除用户所在行，选择“更多 > 删除”。

说明

如果需要批量删除多个用户，勾选需要删除的用户后直接单击“删除”即可。

- 步骤4** 在弹出的窗口单击“确定”完成删除操作。

----结束

10.8.1.1.7 修改用户密码

操作场景

出于安全的考虑，“人机”类型系统用户密码必须定期修改。

如果用户具备使用FusionInsight Manager的权限时，可以通过FusionInsight Manager完成修改自身密码工作。

如果用户不具备使用FusionInsight Manager的权限时，可以通过客户端修改自身密码。

前提条件

- 已获取当前的密码策略。
- 已在集群内的任一节点安装了客户端，并获取此节点IP地址。请联系管理员获取客户端安装用户密码。

使用 FusionInsight Manager 修改密码

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 移动鼠标到界面右上角的用户名。

在弹出菜单中单击“修改密码”。

步骤3 在“密码修改界面”分别输入“旧密码”、“新密码”、“确认新密码”，单击“确定”完成修改。

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为`~!@#\$\$%^&*()-_+=+[[{}];',<.>/\?。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为配置密码策略中“重复使用规则”的值。

----结束

使用客户端修改密码

步骤1 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

步骤3 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 执行以下命令，修改系统用户密码。此操作对所有服务器生效。

```
kpasswd 系统用户名称
```

例如，修改系统用户“test1”，执行kpasswd test1。

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为`~!@#\$\$%^&*()-_+=+[[{}];',<.>/\?。

- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为配置密码策略中“重复使用规则”的值。

📖 说明

如果kpasswd命令运行出错，可以尝试：

- 关闭ssh会话再重新打开。
- 执行kdestroy命令后再执行kpasswd。

----结束

10.8.1.1.8 初始化用户密码

操作场景

用户如果忘记密码或公共账号密码需要定期修改时，管理员可通过FusionInsight Manager初始化密码。初始化密码后系统用户首次使用账号需要修改密码。

📖 说明

此操作仅支持“人机”用户。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。
- 步骤3** 在要初始化密码用户所在行，选择“更多 > 初始化密码”。在弹出窗口中输入当前登录的管理员用户密码确认身份，单击“确定”，在确认对话框单击“确定”。
- 步骤4** 填写“新密码”和“确认新密码”，单击“确定”。

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为`~!@#%&*()- _ = + [{ } ; ' , < . > / \ ?`。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为配置密码策略中“重复使用规则”的值。

----结束

10.8.1.1.9 导出认证凭据文件

操作场景

用户为安全模式集群进行应用开发的场景下，需要获取用户keytab文件用于安全认证。管理员可以通过FusionInsight Manager导出keytab文件。

📖 说明

修改用户密码后，之前导出的keytab将失效，需要重新导出。

前提条件

下载“人机”用户的认证凭据文件前，需要使用Manager界面或者客户端修改过一次此用户的密码，否则下载获取的keytab文件无法使用。请参见[修改用户密码](#)。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。

步骤3 在需导出文件的用户所在行，选择“更多 > 下载认证凭据”，待文件自动生成后指定保存位置，并妥善保管该文件。

认证凭据中会携带kerberos服务的“krb5.conf”文件。

解压认证凭据文件后可以获取两个文件：

- “krb5.conf”文件包含认证服务连接信息。
- “user.keytab”文件包含用户认证信息。

---结束

10.8.1.2 用户组管理

操作场景

FusionInsight Manager最大支持5000个用户组（包括系统内置用户组）。根据不同业务场景需要，管理员使用FusionInsight Manager创建并管理不同用户组。用户组通过绑定角色获取操作权限，用户加入用户组后，可获得用户组具有的操作权限。用户组同时可以达到对用户进行分类并统一管理多个用户。

📖 说明

新建的用户组信息会同步到集群所有节点的操作系统缓存中，新建用户组的gid取值范围为：8000~8999、9998、10000~300000。

前提条件

- 管理员已明确业务需求，并已创建业务场景需要的角色。
- 已登录FusionInsight Manager。

添加用户组

步骤1 选择“系统 > 权限 > 用户组”。

步骤2 在组列表上方，单击“添加用户组”。

步骤3 填写“组名”和“描述”。

“组名”由数字、字母、或下划线、中划线（-）或空格组成，不区分大小写，长度为1~64位，不能与系统中已有的用户组名相同。

步骤4 在“角色”，单击“添加”选择指定的角色并添加。

📖 说明

- 对于已启用Ranger授权的组件（HDFS与Yarn除外），Manager上非系统默认角色的权限将无法生效，需要通过配置Ranger策略为用户组赋权。
- HDFS与Yarn的资源请求在Ranger中的策略条件未能覆盖的情况下，组件ACL规则仍将生效。

步骤5 在“用户”，单击“添加”选择指定的用户并添加。

步骤6 单击“确定”完成用户组创建。

---结束

查看用户组信息

用户组列表默认显示所有用户组。单击指定用户组名称左侧的箭头展开详细信息，可以查看此用户组中的用户数、用户以及绑定的角色。

修改用户组信息

在要修改信息用户组所在的行，单击“修改”，修改用户组信息。

导出用户组信息

单击“导出全部”，可一次性导出所有用户组信息，可导出“TXT”或者“CSV”格式。

用户组信息包含以下几个字段：用户组名、描述、用户数、归属集群、归属服务、用户列表、角色列表。

删除用户组

在要删除用户组所在行，单击“删除”。如果需要批量删除多个用户组，勾选需要删除的用户组后再单击列表上方“删除”即可。用户组中包含用户时，不允许删除。如需删除，请先通过修改用户组删除其包含的所有用户，再删除该用户组。

10.8.1.3 角色管理

操作场景

FusionInsight Manager最大支持5000个角色（包括系统内置角色，不包括租户自动创建的角色）。根据不同业务场景需要，管理员使用FusionInsight Manager创建并管理不同角色，通过角色对Manager和组件进行授权管理。

前提条件

- 管理员已明确业务需求。
- 登录FusionInsight Manager。

添加角色

步骤1 选择“系统 > 权限 > 角色”。

步骤2 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

“角色名称”由数字、字母、或下划线组成，长度为3~50位，不能与系统中已有的角色名相同。角色名称不能以Manager、System、default开头，例如角色名称不能为“Manager_test”等。

步骤3 在“配置资源权限”列表，选择待增加权限的集群，为角色选择服务权限。

在设置组件的权限时，可通过右上角的“搜索”框输入资源名称，然后单击搜索图标显示搜索结果。

搜索范围仅包含当前权限目录，无法搜索子目录。搜索关键字支持模糊搜索，不区分大小写。

说明

- 对于已启用Ranger授权的组件（HDFS与Yarn除外），Manager上非系统默认角色的权限将无法生效，需要通过配置Ranger策略为用户组赋权。
- HDFS与Yarn的资源请求在Ranger中的策略条件未能覆盖的情况下，组件ACL规则仍将生效。
- 设置组件的权限时，每次最大支持1000条权限。

步骤4 单击“确定”完成。

----结束

修改角色信息

在要修改信息角色所在的行，单击“修改”。

导出角色信息

单击“导出全部”，可一次性导出所有角色信息，可导出“TXT”或者“CSV”格式文件。

角色信息包含以下几个字段：角色名、描述、创建时间、所属用户、所属用户组。

删除角色

在要删除角色所在行，单击“删除”。如果需要批量删除多个角色，勾选需要删除的角色后单击列表上方“删除”即可。角色被用户绑定时不可删除；如需删除，请先通过修改用户解除角色和用户之间的关联，再删除该角色。

任务示例（创建 Manager 角色）

步骤1 选择“系统 > 权限 > 角色”。

步骤2 单击“添加角色”，在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

步骤3 在“配置资源权限”区域选择“Manager”，按照以下说明设置角色“权限”。

Manager权限：

- Cluster:
 - 查看权限：“集群”页面查看权限、“运维 > 告警”页面下“告警”、“事件”的查看权限。

- 管理权限：“集群”、“运维”页面的管理权限。
- User:
 - 查看权限：“系统”页面下“权限”区域中内容的查看权限。
 - 管理权限：“系统”页面下“权限”区域中内容的管理权限。
- Audit :
管理权限：“审计”页面信息的管理权限。
- Tenant:
管理权限：“租户”页面管理权限；“运维 > 告警”页面下“告警”、“事件”的查看权限。
- System:
管理权限：“系统”页面除“权限”区域外，其他区域的管理权限；“运维 > 告警”页面下“告警”、“事件”的查看权限。

步骤4 单击“确定”完成。

----结束

10.8.1.4 安全策略

10.8.1.4.1 配置密码策略

操作场景

根据业务安全需要，管理员可以在FusionInsight Manager设置密码安全规则、用户登录安全规则及用户锁定规则。

须知

- 密码策略涉及用户管理的安全性，请根据企业安全要求谨慎修改，否则会有安全性风险。
- 修改密码策略之后，再修改用户密码，此时新的密码策略才会生效。
- 此密码策略适用于Manager创建的人机用户。

添加密码策略

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 安全策略 > 密码策略”。

步骤3 单击“新增密码策略”，根据界面提示，修改密码策略。

具体参数参见[表10-44](#)。

表 10-44 密码策略参数说明

参数名称	描述
密码策略名	由字母、数字、下划线（_）、中划线（-）组成，且不能以中划线（-）开头，不区分大小写，长度3-32位。
最小密码长度	密码包含的最小字符个数，取值范围为8~32。
字符类型的数目	密码字符包含大写字母、小写字母、数字、空格和特殊符号（包含~!?,,;,-'(){}[]/<>@#%\$%^&*+ \=）的最小种类。可选择数值为“4”和“5”。默认值“4”表示可使用大写字母、小写字母、数字、特殊符号，选择“5”表示可使用全部。
密码连续错误次数	用户输入错误密码超过配置值后将锁定，取值范围为3~30。
用户锁定时间（分钟）	满足用户锁定条件时，用户被锁定的时长，取值范围为5~120。
密码有效期（天）	密码有效使用天数：取值范围0~90，0表示永久有效。
重复使用规则	修改密码时，不允许使用最近N次使用过的密码，N=1~5，默认为“1”。 此策略只影响“人机”用户。
密码失效提前提醒天数	提醒密码失效到密码真正失效的天数。提前一段时间提醒密码即将失效。设置后，若集群时间和该用户密码失效时间的差小于该值，则说明用户进入密码失效提醒期。用户登录 FusionInsight Manager 界面时会提示用户密码即将过期，是否需要修改密码。取值范围为“0”-“X”，（“X”为密码有效期的一半，向下取整）。“0”表示不提醒。
认证失败次数重置时间间隔（分钟）	密码输入错误次数保留的时间间隔，取值范围为0~1440。“0”表示永远有效，“1440”表示1天。

步骤4 单击“确定”保存配置。

系统新建用户默认使用default密码策略，新的密码策略创建成功后，用户在新创建用户时，可以手动选择该用户对应的密码策略。对于已经创建好的用户，也可以修改已有用户的密码策略，请参考[修改用户信息](#)。

----结束

📖 说明

密码策略最多支持创建32条。

修改密码策略

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 安全策略 > 密码策略”。

步骤3 单击待修改的密码策略所在行的“修改”，进入“修改密码策略”页面，根据界面提示，修改密码策略。

具体参数参见[表10-44](#)。

步骤4 单击“确定”保存配置。

----结束

说明

- 用户不能修改自己所绑定的密码策略（admin用户除外）。
- 修改密码策略后，若该密码策略所绑定的用户密码剩余有效天数大于当前新密码策略有效期时，统一将这些用户的密码有效期设置为新密码策略的有效期；若用户密码剩余有效天数小于新密码策略有效期时，密码过期时间保持不变。

删除密码策略

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 安全策略 > 密码策略”。

步骤3 单击待删除的密码策略所在行的“删除”，在弹出窗口中单击“确定”。

----结束

说明

default密码策略和已经被用户绑定的密码策略不能被删除。

10.8.1.4.2 配置私有属性

操作场景

admin用户或绑定Manager_administrator角色的管理员用户，可以在FusionInsight Manager配置私有属性功能开关，用于支持用户（集群中所有业务用户）设置或取消自己的私有（Independent）属性。

开启私有属性开关后，需要业务用户登录后设置Independent属性，完成用户私有属性配置。

限制约束

- 管理员不能设置或取消业务用户的Independent属性。
- 管理员不能获取私有用户的认证凭据。

前提条件

已获取要求权限的管理员用户和密码。

操作步骤

配置私有属性开关

步骤1 以admin用户或绑定Manager_administrator角色的用户登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 安全策略 > 配置Independent”。

步骤3 打开或关闭Independent属性，根据提示输入密码，单击“确认”完成身份验证。

步骤4 身份验证通过后，等待修改OMS配置完成，单击“完成”结束操作。

📖 说明

关闭Independent属性功能后：

- 已拥有这个属性的业务用户可以在右上角用户名下取消Independent属性，取消后无法重新设置。取消后已创建的私有表继续保持私有属性，取消后无法继续创建私有表。
- 没有这个属性的业务用户无法在右上角用户名下进行设置和取消操作。

配置用户私有属性

步骤5 以业务用户登录FusionInsight Manager。

须知

设置Independent属性后，管理员不能初始化私有用户（业务用户设置了Independent属性后，即为私有用户）的密码；如果忘记此用户密码，密码将无法找回。

admin用户无法设置Independent属性。

步骤6 移动鼠标到界面右上角的用户名。

步骤7 在弹出的菜单栏中单击“设置Independent”或“取消Independent”。

📖 说明

- 私有属性功能开关已开启，业务用户当前已设置私有属性时，菜单栏显示“取消Independent”。
- 私有属性功能开关已开启，业务用户当前已取消私有属性时，菜单栏显示“设置Independent”。
- 私有属性功能开关已关闭，业务用户当前已设置私有属性时，菜单栏显示“取消Independent”。
- 私有属性功能开关已关闭，业务用户当前已取消私有属性时，菜单栏不显示。

步骤8 根据界面提示，输入密码，单击“确定”完成身份验证。

步骤9 身份验证通过后，在确认对话框中单击“确定”。

----结束

10.8.2 对接设置

10.8.2.1 配置 SNMP 北向参数

操作场景


如果用户需要在统一的运维网管平台查看集群的告警，管理员可以在FusionInsight Manager使用SNMP服务将相关数据上报到网管平台。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 对接 > SNMP”。

步骤3 单击“SNMP服务”右侧的开关。

“SNMP服务”默认为不启用，开关显示为  表示启用。

步骤4 根据表10-45所示的说明填写对接参数。

表 10-45 对接参数

参数名称	参数说明
版本	SNMP协议版本号，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• V2C：低版本，安全性较低。• V3：高版本，安全性更高。 推荐使用V3版本。
本地端口	本地端口，默认值“20000”，取值范围“1025”到“65535”。
读团体名	该参数仅在设置“版本”为v2c时可用，用于设置只读团体名。
写团体名	该参数仅在设置“版本”为v2c时可用，用于设置可写团体名。
安全用户名	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于设置协议安全用户名。
认证协议	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于设置认证协议，推荐选择SHA。
认证密码	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于设置认证密钥。
确认认证密码	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于确认认证密钥。
加密协议	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于设置加密协议，推荐选择AES256。
加密密码	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于设置加密密钥。
确认加密密码	该参数仅在设置“版本”为v3时可用，用于确认加密密钥。

📖 说明

- “安全用户名”中禁止出现以64的公因子（1、2、4、8等）为单位长度的重复字符串，例如 abab, abcdabcd。
- “认证密码”和“加密密码”密码长度为8到16位，至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的3种类型字符。两个密码不能相同。两个密码不可和安全用户名相同或安全用户名的倒序字符相同。
- 使用SNMP协议从安全方面考虑，需要定期修改“认证密码”和“加密密码”密码。
- 使用SNMP v3版本时，安全用户在5分钟之内连续鉴权失败5次将被锁定，5分钟后自动解锁。

步骤5 单击“添加Trap目标”，在弹出的“添加Trap目标”对话框中填写以下参数：

- 目标标识：Trap目标标识，一般指接收Trap的网管或主机标识。长度限制1~255字节，一般由字母或数字组成。
- 目标IP模式：目标IP的IP地址模式，可选择“IPV4”或者“IPV6”。
- 目标IP：目标IP，要求可与管理节点的管理平面IP地址互通。
- 目标端口：接收Trap的端口，要求与对端保持一致，取值范围“0~65535”。
- Trap团体名：该参数仅在设置版本为V2C时可用，用于设置主动上报团体名。

单击“确定”，设置完成，退出“添加Trap目标”对话框。

步骤6 单击“确定”，设置完成。

----结束

10.8.2.2 配置 Syslog 北向参数

操作场景

如果用户需要在统一的告警平台查看集群的告警和事件，管理员可以在FusionInsight Manager使用Syslog协议将相关数据上报到告警平台。

须知


Syslog协议未做加密，传输数据容易被窃取，存在安全风险。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 对接 > Syslog”。

步骤3 单击“Syslog服务”右侧的开关。

“Syslog服务”默认为不启用，开关显示为  表示启用。

步骤4 根据表10-46所示的说明填写北向参数。

表 10-46 Syslog 对接参数

参数区域	参数名称	参数说明
Syslog协议	服务IP模式	设置对接服务器IP地址模式，可选择“IPV4”或者“IPV6”。
	服务IP	设置对接服务器IP地址。
	服务端口	设置对接端口。
	协议	设置协议类型，可选值： <ul style="list-style-type: none"> • TCP • UDP
	安全级别	设置上报消息的严重程度，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • Emergency • Alert • Critical • Error • Warning • Notice • Informational (默认值) • Debug <p>说明 “安全级别”和“Facility”共同组成发出消息的优先级 (Priority)。 优先级 (Priority) = “Facility” × 8 + “安全级别” “安全级别”和“Facility”各项对应的数值请参考表10-47。</p>
	Facility	设置产生日志的模块。可选项参考表10-47，推荐使用默认值“local use 0 (local0)”。
	标识符	设置产品标识，默认为“FusionInsight Manager”。标识符可以包含字母、数字、下划线、空格、 、\$、{、}、点、中划线，并且不能超过256个字符。
报告信息	报文格式	设置告警报告的消息格式，具体要求请参考界面帮助。报文格式可以包含字母、数字、下划线、空格、 、\$、{、}、点、中划线，并且不能超过1024个字符。 说明 报文格式中信息域的说明请参考表10-48。
	报告信息类型	设置需要上报的告警类型。
	上报消息级别	设置需要上报的告警级别。

参数区域	参数名称	参数说明
未恢复告警上报设置	周期上报未恢复告警	设置是否按指定周期上报未清除的告警。打开开关表示启用此功能，关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。
	间隔时间（分钟）	设置周期上报告警的时间间隔，当“周期上报未恢复告警”开关设置为打开时启用。单位为分钟，默认值为“15”，支持范围为“5”到“1440”（1天）。
心跳设置	上报心跳	设置是否开启周期上报Syslog心跳消息。打开开关表示开启此功能，关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。
	心跳周期（分钟）	设置周期上报心跳的时间间隔，当“上报心跳”开关设置为打开时启用。单位为分钟，默认值为“15”，支持范围为“1”到“60”。
	心跳报文	设置心跳上报的内容，当“上报心跳”开关设置为打开时启用，不能为空。支持数字、字母、下划线、竖线、冒号、空格、英文逗号和句号字符，长度小于等于256。

📖 说明

设置周期上报心跳报文后，在某些集群容错自动恢复的场景下（例如主备OMS倒换）可能会出现报文上报中断的现象，此时等待自动恢复即可。

步骤5 单击“确定”，设置完成。

----结束

参考信息

表 10-47 “安全级别”和“Facility”字段数值编码

安全级别	Facility	数值编码
Emergency	kernel messages	0
Alert	user-level messages	1
Critical	mail system	2
Error	system daemons	3
Warning	security/authorization messages (note 1)	4
Notice	messages generated internally by syslog	5
Informational	line printer subsystem	6
Debug	network news subsystem	7
-	UUCP subsystem	8

安全级别	Facility	数值编码
-	clock daemon (note 2)	9
-	security/authorization messages (note 1)	10
-	FTP daemon	11
-	NTP subsystem	12
-	log audit (note 1)	13
-	log alert (note 1)	14
-	clock daemon (note 2)	15
-	local use 0~7 (local0 ~ local7)	16~23

表 10-48 报文格式信息域表

信息域	描述
dn	集群名称
id	告警ID
name	告警名称
serialNo	告警序列号 说明 故障告警及其对应的恢复告警的告警序列号相同。
category	告警类型，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> 0：故障告警 1：恢复告警 2：事件
occurTime	告警产生时间
clearTime	告警清除时间
isAutoClear	告警是否自动清除，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> 1：是 0：否
locationInfo	告警位置信息
clearType	告警清除类型，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> -1：未清除 0：自动清除 2：手动清除

信息域	描述
level	告警级别，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• 1：紧急告警• 2：重要告警• 3：次要告警• 4：提示告警
cause	告警原因
additionalInfo	附加信息
object	告警对象

10.8.2.3 配置监控指标数据转储

操作场景

监控数据上报功能可以将系统中采集到的监控数据写入到文本文件，并以FTP或SFTP的形式上传到指定的服务器中。


使用该功能前，管理员需要在FusionInsight Manager页面进行相关配置。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 对接 > 监控数据上传”。

步骤3 单击“监控数据上传”右边的开关。

“监控数据上传”默认为不启用，开关显示为表示启用。

步骤4 根据表10-49所示的说明填写上传参数：

表 10-49 上传配置参数

参数名称	参数说明
FTP IP地址模式	必选参数，指定服务器IP地址模式，可选择“IPV4”或“IPV6”。
FTP IP地址	必选参数，指定监控指标数据对接后存放监控文件的FTP服务器。
FTP端口	必选参数，指定连接FTP服务器的端口。
FTP用户名	必选参数，指定登录FTP服务器的用户名。
FTP密码	必选参数，指定登录FTP服务器的密码。
保存路径	必选参数，指定监控文件在FTP服务器保存的路径。

参数名称	参数说明
转储时间间隔 (秒)	必选参数，指定监控文件在FTP服务器保存的周期，单位为秒。
转储模式	必选参数，指定监控文件发送时使用的协议。可选协议为“SFTP”和“FTP”。建议使用基于SSH v2的SFTP模式，否则可能存在安全风险。
SFTP服务公钥	可选参数，指定FTP服务器的公共密钥，“转储模式”选择“SFTP”时此参数生效。

步骤5 单击“确定”，设置完成。

📖 说明

选择转储模式为SFTP，当SFTP服务公钥为空时，先进行安全风险提示，确定安全风险后再保存配置。

----结束

数据格式

配置完成后，监控上报功能会将集群中监控数据周期性地写入到文本文件中，并根据用户配置的上报周期，将这些文件上报到对应的FTP/SFTP服务中。

- 监控文件产生规则
 - 按照指标的采集周期，监控指标会被分别写入到每30s，60s，以及300s产生的文件
 - 30s周期：默认采集周期为30s的实时指标。
 - 60s周期：默认采集周期为60s的实时指标。
 - 300s周期：非30s、60s采集的所有指标。
 - 文件名格式：*metirc_{周期}_{文件创建时间YYYYMMDDHHMMSS}.log*
例如：metric_60_20160908085915.log
metric_300_20160908085613.log
- 监控文件内容
 - 监控写入文件格式：
“集群ID|集群名称|显示名称|服务名称|指标ID|采集时间|采集主机@m|子指标|单位|指标值”，其中：各字段间以“|”分隔，例如：

```
1|xx1|Host|Host|10000413|2019/06/18 10:05:00|189-66-254-146|KB/s|309.910
1|xx1|Host|Host|10000413|2019/06/18 10:05:00|189-66-254-152|KB/s|72.870
2|xx2|Host|Host|10000413|2019/06/18 10:05:00|189-66-254-163|KB/s|100.650
```

说明：实际的文件中不存在对应的文件格式标题。
 - 监控文件上传间隔：
监控文件上传时间间隔可以在页面通过“转储时间间隔（秒）”配置，目前支持30s-300s之间均可。配置完成后，系统会按照指定的时间间隔，将文件定期上传到对应的FTP/SFTP服务器。
- 监控指标说明文件
 - 指标全集文件

指标全集文件all-shown-metric-zh_CN包括了所有指标的详细信息。第三方系统从上报的文件内容中解析出指标id后，可以通过查询指标全集文件获取指标详细信息。

指标全集文件位置：

主备OMS节点：{FusionInsight安装路径}/om-server/om/etc/om/all-shown-metric-zh_CN

指标全集文件内容参考：

```
实时指标ID,5分钟指标ID,指标名称,指标采集周期(秒),是否默认采集,指标所属服务,指标所属角色
00101,10000101,JobHistoryServer非堆内存使用量,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00102,10000102,JobHistoryServer非堆内存分配量,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00103,10000103,JobHistoryServer堆内存使用量,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00104,10000104,JobHistoryServer堆内存分配量,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00105,10000105,阻塞线程数,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00106,10000106,运行线程数,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00107,10000107,GC时间,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
00110,10000110,JobHistoryServer的CPU使用率,30,false,Mapreduce,JobHistoryServer
...
```

- 重要指标字段说明

实时指标ID：指标的采集周期为30s/60s的指标ID，一个独立的指标项只可能存在30s或者60s的实时指标项。

5分钟指标ID：指标对应的5分钟（300s）的指标ID。

指标采集周期(秒)：主要是针对实时指标的采集周期，可选值为30或60。

指标所属服务：指标所属的服务名名称，标明指标所属的服务类型，如HDFS、HBase等。

指标所属角色：指标所属的角色名名称，标明指标所属的实际角色类型，如JobServer、RegionServer等。

- 解析说明

针对采集周期为30s/60s的指标，参考该指标说明文件的是第1列，即**实时指标ID**即可找到对应的指标说明。

针对采集周期为300s的指标，参考该指标说明文件对应的第2列，即**5分钟指标ID**即可找到对应的指标说明。

10.8.3 导入证书

操作场景

CA证书用于FusionInsight Manager各个模块、集群的组件客户端与服务端在通信过程中加密数据，实现安全通信。FusionInsight Manager支持快速导入CA证书，以确保产品安全使用。适用于以下场景：

- 首次安装好集群以后，需要更换企业证书。
- 企业证书有效时间已过期或安全性加强，需要更换为新的证书。

对系统的影响

- 更换证书过程中集群需要重启，此时系统无法访问且无法提供服务。
- 更换证书以后，所有组件和Manager的模块使用的证书将自动更新。
- 更换证书以后，还未信任该证书的本地环境，需要重新安装证书。

前提条件

- 证书文件和密钥文件可向企业证书管理员申请或由管理员生成。
- 获取需要导入到集群的CA证书文件 (*.crt)、密钥文件 (*.key) 以及保存访问密钥文件密码的文件 (password.property)。证书名称和密钥名称支持大小写字母和数字。以上文件在生成以后需要打包成tar格式压缩包。
- 准备一个访问密钥文件的密码用于访问密钥文件。
密码复杂度要求如下，如果密码复杂度不满足如下要求，可能存在安全风险：
 - 密码字符长度最小为8位。
 - 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~!?,;-'_(){}[]/<>@#\$\$%^&*+|=中的4种类型字符。
- 向证书管理员申请证书时，需提供访问密钥文件的密码并申请crt、cer、cert和pem格式证书文件，以及key和pem格式密钥文件。申请的证书需要有签发功能。

操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 证书”。
- 步骤2** 在“上传证书”右侧单击“添加文件”，在文件窗口中浏览已获取的证书文件tar压缩包并确认选择此文件。
- 步骤3** 单击上传文件，Manager将上传压缩包并自动执行导入操作。
- 步骤4** 导入完成后提示同步集群配置并重启WEB服务使新证书生效，单击“确定”。
- 步骤5** 在弹出窗口输入当前登录用户密码验证身份，单击“确定”自动同步集群配置并重启WEB服务。

📖 说明

如在同步集群配置过程中，刷新了页面或关闭了浏览器，需执行以下操作手动重启WEB服务：

1. 使用omm用户登录OMS主节点。
2. 执行以下命令重启HTTPD。其中xxx为HTTPD版本号，具体以实际为准。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/Apache-httpd-xxx/setup/restarthttpd.sh
```
3. 执行以下命令重启Tomcat。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/shutdown.sh;sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/startup.sh
```
4. 执行以下命令重启Knox。

```
sh /opt/knox/bin/restart-knox.sh
```

- 步骤6** 重启完成后在浏览器地址栏中，输入并访问FusionInsight Manager的网络地址，验证能否正常打开页面。
- 步骤7** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤8** 在“主页”右上方选择“更多 > 重启”。
- 步骤9** 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

----结束

10.8.4 OMS 管理

10.8.4.1 OMS 维护页面概述

总览

登录FusionInsight Manager以后，选择“系统 > OMS”后，打开OMS维护页面，管理员可以在此页面对OMS进行维护操作，包含查看基本信息、查看OMS业务模块的服务状态，也可以手工触发健康检查。

说明

OMS为操作维护系统的管理节点，OMS节点一般有两个，互为主备。

基本信息

FusionInsight Manager支持显示当前OMS的关联信息，包含如表10-50所示内容：

表 10-50 OMS 信息说明

项目	说明
版本	表示OMS版本，与FusionInsight Manager版本相同。
IP模式	表示当前集群网络的IP地址模式。
HA模式	表示OMS工作模式，由安装FusionInsight Manager时的配置文件指定。
当前主用	表示OMS主进程节点主机名，即主管理节点主机名。单击主机名可进入对应的主机详情页面。
当前备用	表示OMS备进程节点主机名，即备管理节点主机名。单击主机名可进入对应的主机详情页面。
持续时间	表示OMS进程启动持续的时间。

OMS 服务状态

FusionInsight Manager支持显示OMS所有业务模块的运行状态，每个业务模块的状态显示为●表示运行正常。

健康检查

管理员可以在OMS维护页面单击“健康检查”开始为OMS的状态进行检查。如果某些检查项存在问题，可直接打开检查说明进行处理。

进入/退出维护模式

配置OMS进入或退出维护模式。

系统参数

在大集群场景下对接DMPS集群。

10.8.4.2 修改 OMS 服务配置参数

操作场景

根据用户环境的安全要求，管理员可以在FusionInsight Manager修改OMS中Kerberos与LDAP配置。

对系统的影响

修改OMS的服务配置参数后，需要重启对应的OMS模块，此时FusionInsight Manager将无法正常使用。

操作步骤

修改okerberos配置

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > OMS”。

步骤2 在okerberos所在行，单击“修改配置”。

步骤3 根据表10-51所示的说明修改参数。

表 10-51 okerberos 参数配置一览表

参数名	说明
连接KDC最大时延（毫秒）	应用连接到Kerberos的超时时间，单位为毫秒，请填写整数值。
最大尝试次数	应用连接到Kerberos的最大重试次数，请填写整数值。
操作Ldap最大时延（毫秒）	Kerberos连接LDAP的超时时间，单位为毫秒。
搜索Ldap最大时延（毫秒）	Kerberos在LDAP查询用户信息的超时时间，单位为毫秒。
Kadmin监听端口	kadmin服务的端口。
KDC监听端口	kinit服务的端口。
Kpasswd监听端口	kpasswd服务的端口。

步骤4 单击“确定”。

在弹出窗口输入当前登录用户密码验证身份，单击“确定”，在确认重启的对话框中单击“确定”。

修改oldap配置

步骤5 在oldap所在行，单击“修改配置”。

步骤6 根据表10-52所示的说明修改参数。

表 10-52 oldap 参数配置一览表

参数名	说明
Ldap服务监听端口	LDAP服务端口号。

步骤7 单击“确定”。

在弹出窗口输入当前登录用户密码验证身份，单击“确定”，在确认重启的对话框中单击“确定”。

📖 说明

如果重置LDAP账户密码需要重启ACS，操作步骤如下：

1. 使用PuTTY，以omm用户登录主管理节点，执行以下命令更新域配置：
`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-RealmConfig.sh`
提示以下信息表示命令执行成功：
Modify realm successfully. Use the new password to log into FusionInsight again.
2. 执行`sh $CONTROLLER_HOME/sbin/acs_cmd.sh stop`，停止ACS。
3. 执行`sh $CONTROLLER_HOME/sbin/acs_cmd.sh start`，启动ACS。

重启集群

步骤8 登录FusionInsight Manager，参考[滚动重启集群](#)章节，重启集群。

----结束

10.8.5 部件管理

10.8.5.1 查看部件包

操作场景

完整的MRS集群由多个部件包组成，FusionInsight Manager单独安装某些服务前需要检查此服务对应的部件包是否已安装。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 部件”。

步骤2 在“已安装部件”查看所有部件列表。

📖 说明

在“平台类型”列可查看部件已注册的OS及平台类型。

步骤3 单击部件名称左侧的▼，可查看部件包含的服务及其版本号。

----结束

10.9 集群管理

10.9.1 配置客户端

10.9.1.1 安装客户端

操作场景

该操作指导安装工程师安装MRS集群所有服务（不包含Flume）的客户端。MRS针对不同服务提供了Shell脚本，供开发维护人员在不同场景下登录其对应的服务维护客户端完成对应的维护任务。

📖 说明

- 通过Manager界面修改服务端配置或系统升级后，建议重新安装客户端，否则客户端与服务端版本将不一致。

前提条件

- 客户端安装目录可以不存在，会自动创建。但如果存在，则必须为空。目录路径不能包含空格。
- 客户端节点为集群外部服务器时，必须能够与集群业务平面网络互通，否则安装会失败。
- 客户端必须启用NTP服务，并保持与服务端时间一致，否则安装会失败。
- 对于下载所有组件客户端的情况，HDFS与Mapreduce是合一目录（“客户端目录/HDFS/”）。
- 安装和使用客户端可以使用任意用户进行操作，用户名和密码请从系统管理员处获取，本章节以“user_client”进行举例。要求“user_client”用户为服务器文件目录（如“/opt/Bigdata/hadoopclient”）和客户端安装目录（如“/opt/client”）的“owner”，两个目录的权限为“755”。
- 使用客户端需要已从系统管理员处获取“组件业务用户”（默认用户或新增用户）和“密码”。
- 使用omm和root以外的用户安装客户端时，若“/var/tmp/patch”目录已存在，需将此目录权限修改为“777”，将此目录内的日志权限修改为“666”。

操作步骤

步骤1 获取软件包。

登录FusionInsight Manager。

在“主页”右上方单击“下载客户端”，弹出“下载集群客户端”信息提示框。

📖 说明

如果只需要安装集群内某个服务的客户端，也可以选择“集群 > 服务 > 服务名称 > 更多 > 下载客户端”，弹出“下载客户端”信息提示框。

步骤2 “选择客户端类型”中选择“完整客户端”。

“仅配置文件”下载的客户端配置文件，适用于应用开发任务中，完整客户端已下载并安装后，系统管理员通过Manager界面修改了服务端配置，开发人员需要更新客户端配置文件的场景。

- x86_64：可以部署在x86平台的客户端软件包。
- aarch64：可以部署在鲲鹏服务器的客户端软件包。

📖 说明

集群支持下载x86_64和aarch64两种类型客户端，但是客户端类型必须和待安装节点的架构匹配，否则客户端会安装失败。

步骤3 选择客户端文件下载位置。

客户端文件可以直接下载到待安装客户端的节点上，也可以下载到主OMS节点或者本地电脑后，复制到待安装客户端的节点上。

- **服务器端**：下载到集群的主OMS节点上。

文件生成后默认保存在主OMS节点“/tmp/FusionInsight-Client/”路径。支持修改为其他目录且omm用户需要拥有目录的读、写与执行权限。如果路径中已存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。

📖 说明

集群内安装的服务较多时，集群客户端文件较大，且在安装客户端过程中解压客户端文件也会占用较多磁盘空间。建议将客户端文件下载至其他磁盘空间充足的目录下，或者在安装客户端后及时删除客户端下载目录内的冗余文件，避免“/tmp”目录所在磁盘空间被占满影响集群节点的正常运行。

等待文件生成后，可以使用omm用户或客户端安装用户将获取的下载包复制到其他目录，例如“/opt/Bigdata/hadoopclient”。

- **浏览器**：下载到本地电脑。
- **远端节点**：下载到主OMS节点外的其他节点上。选择该项还需配置以下参数：

表 10-53 下载到远端节点配置参数

参数名称	参数说明	样例
保存到如下路径	客户端文件保存路径。 仅保存到远端节点该路径下，如果存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。登录远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	/tmp/FusionInsight-Client-Remote/
主机IP	远端节点的IP地址。 说明 远端节点的平台类型需要与所下载客户端的平台类型一致，否则可能导致安装客户端失败。	x.x.x.x
主机端口	远端节点的主机端口。	22

参数名称	参数说明	样例
登录用户名称	登录远端节点的用户名称。 远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	xxx
登录方式	登录方式： - 密码：使用密码登录。 - SSH私钥：使用SSH私钥登录。 - 免密：选择该方式，用户需要具有免密登录节点的功能。	密码
登录用户密码	“登录方式”选择“密码”时，需要配置该参数。 配置为登录用户的密码。	xxx
SSH私钥	“登录方式”选择“SSH私钥”时，需要配置该参数。 单击“添加文件”选择SSH私钥文件并上传。	-
自动部署到节点	是否自动部署到节点。客户端类型选择“完整客户端”时，支持配置该参数。 - 是，客户端会自动在当前节点上安装部署。 - 否，客户端不会自动安装部署。需要在客户端下载成功后手动进行安装。	是
客户端部署路径	“自动部署到节点”选择“是”时，需要配置该参数。如果仅下载配置文件，则无该参数。 远端节点上部署路径若已存在，该路径下不能包含任何文件。若不存在，该路径会被创建。登录远端节点用户需要对该路径具有执行和写权限。	/opt/testclient

以准备安装客户端的用户（例如“user_client”），将获取的软件包拷贝到待安装客户端的服务器文件目录下，例如“/tmp/FusionInsight-Client”。

客户端软件包名称格式为：“FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_Client.tar”。

后续步骤及章节以FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar进行举例。

说明

客户端所在主机可以是集群内节点，也可以是集群外节点。当该节点为集群外部服务器时，必须能够与集群网络互通，并启用NTP服务以保持与服务端时间一致。

例如可以为外部服务器配置与集群一样的NTP时钟源，配置之后可以执行`ntpq -np`命令检查时间是否同步。

- 如果显示结果的NTP时钟源IP地址前有“*”号，表示同步正常，如下：

```
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=====
=
*10.10.10.162 .LOCL. 1 u 1 16 377 0.270 -1.562 0.014
```

- 如果显示结果的NTP时钟源IP前无“*”号，且“refid”项内容为“.INIT.”，或者回显异常，表示同步不正常，请联系技术支持。

```
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=====
=
10.10.10.162 .INIT. 1 u 1 16 377 0.270 -1.562 0.014
```

也可以为外部服务器配置与集群一样的chrony时钟源，配置之后可以执行`chronyc sources`命令检查时间是否同步。

- 如果显示结果的主OMS节点chrony服务IP地址前有“*”号，表示同步正常，如下：

```
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
=
^* 10.10.10.162          10 10 377 626 +16us[ +15us] +/- 308us
```

- 如果显示结果的主OMS节点NTP服务IP前无“*”号，且“Reach”项内容为“0”，表示同步不正常。

```
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
=
^? 10.1.1.1              0 10 0 - +0ns[ +0ns] +/- 0ns
```

步骤4 以`user_client`用户登录将要安装客户端的服务器。

步骤5 解压软件包。

进入安装包所在目录，例如“`/tmp/FusionInsight-Client`”。执行如下命令解压安装包到本地目录。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

步骤6 校验软件包。

执行`sha256sum`命令校验解压得到的文件，检查回显信息与`sha256`文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar: OK
```

步骤7 解压获取的安装文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

步骤8 配置客户端网络连接。

- 确保客户端所在主机能与解压目录下“`hosts`”文件（例如“`/tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig/hosts`”）中所列出的各主机在网络上互通。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的“`/etc/hosts`”文件（更改此文件需要`root`用户权限）中设置集群所有节点主机名和业务平面IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应，可执行以下步骤在`hosts`文件中导入集群的域名映射关系。

- a. 切换至root用户或者其他具有修改hosts文件权限的用户。
`su - root`
- b. 进入客户端解压目录。
`cd /tmp/FusionInsight-Client/
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig`
- c. 执行`cat realm.ini >> /etc/hosts`，将域名映射关系导入到hosts文件中。

📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- 如果采用yarn-client模式运行Spark任务，请在“客户端安装目录/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”文件中添加参数“spark.driver.host”，并将参数值设置为客户端的IP地址。
- 当采用yarn-client模式时，为了Spark WebUI能够正常显示，需要在Yarn的主备节点（即集群中的ResourceManager节点）的hosts文件中，配置客户端的IP地址及主机名对应关系。

步骤9 进入安装包所在目录，执行如下命令安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/client”目录。客户端安装目录只能包含大小写字母、数字及下划线(_)。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

执行`./install.sh /opt/client`命令，等待客户端安装完成（以下只显示部分屏显结果）。

```
ALL component client is installed successfully
```

📖 说明

- 如果已经安装的全部服务或某个服务的客户端使用了“/opt/hadoopclient”目录，再安装其他服务的客户端时，需要使用不同的目录。
- 卸载客户端请删除客户端安装目录。
- 如果要求安装后的客户端仅能被该安装用户（如“user_client”）使用，请在安装时加“-o”参数，即执行`./install.sh /opt/client -o`命令安装客户端。
- 如果需要安装客户端的服务器在集群内，则无需指NTP服务器模式，即执行`./install.sh /opt/client`命令安装客户端。
- 如果需要安装客户端的服务器在集群外，且NTP服务器模式为chrony，即执行`./install.sh /opt/client -o chrony`命令安装客户端；不指定NTP服务器模式则默认为集群中NTP服务器模式。
- 如果安装客户端时，不校验时钟同步，即执行`./install.sh /opt/client -u`命令安装客户端。
- 如果安装客户端时，不校验时钟同步，且要求安装后的客户端仅能被该安装用户（如“user_client”）使用，请在安装时加“-ou”参数，即执行`./install.sh /opt/client -ou`命令安装客户端。
- 客户端节点为集群外部服务器且此节点无法与主oms节点的业务平面IP互通时或者无法访问主节点的20029端口时，客户端可以正常安装成功，但无法注册到集群中，无法在界面上进行展示。

步骤10 检查客户端是否安装成功，请登录客户端。

1. 执行`cd /opt/client`命令进入客户端安装目录。
2. 执行`source bigdata_env`命令配置客户端环境变量。
3. 根据集群模式执行相关命令。
 - 如果集群为普通模式，则可以直接执行组件客户端相关命令，例如`hdfs`。
 - 如果集群为安全模式，执行以下命令，设置kinit认证，输入客户端用户登录密码；普通模式集群无需执行用户认证。

kinit admin

Password for xxx@HADOOP.COM: #输入admin用户登录密码（与登录集群的用户密码一致）

输入klist命令查询并确认权限内容。

```
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: xxx@HADOOP.COM
```

```
Valid starting Expires Service principal
04/09/2021 18:22:35 04/10/2021 18:22:29 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM
```

说明

- 使用kinit认证时，票据默认会存放到“/tmp/krb5cc_uid”目录中。
*uid*表示当前登录操作系统的用户id，例如root用户的uid为0，那么root用户登录系统后使用kinit认证的票据会默认存放在“/tmp/krb5cc_0”。
若当前用户对于“/tmp”目录没有读写权限，则会将票据缓存路径修改为“客户端安装目录/tmp/krb5cc_uid”，例如客户端安装目录为“/opt/hadoopclient”，则kinit认证的票据会存放在“/opt/hadoopclient/tmp/krb5cc_uid”。
- 使用kinit认证时，如果使用相同的用户登录操作系统，则存在票据相互覆盖的风险。可使用-c *cache_name*参数指定票据缓存位置，或者通过设置KRB5CCNAME环境变量避免该问题。

步骤11 集群重装后，之前安装的客户端将不再可用，需要重新部署客户端。

- 以root用户登录客户端所在节点。
- 使用以下命令查看客户端所在目录（下例中“/opt/hadoopclient”为客户端所在目录）。

ll /opt

```
drwxr-x---. 6 root root 4096 Dec 11 19:00 hadoopclient
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Dec 9 02:04 godi
drwx-----. 2 root root 16384 Nov 6 01:03 lost+found
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Nov 7 09:49 rh
```

- 使用mv命令移除所有客户端程序所在文件夹内的文件（例如移除“/opt/client”文件夹）。

```
mv /opt/client /tmp/clientbackup
```

- 重新安装客户端。

----结束

10.9.1.2 使用客户端

操作场景

客户端安装后，用户可以通过客户端在运维场景或业务场景中使用shell命令，也可以在应用程序开发场景中使用客户端中的样例工程。

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用客户端。

前提条件

- 已安装客户端。
例如安装目录为“/opt/client”。
- 各组件业务用户由系统管理员根据业务需要创建。
“人机”用户需要下载keytab文件，“人机”用户第一次登录时需修改密码。

操作步骤

步骤1 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

步骤3 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

步骤5 根据实际业务需要，执行shell命令。

----结束

10.9.1.3 更新已安装客户端的配置

操作场景

集群提供了客户端，可以在连接服务端、查看任务结果或管理数据的场景中使用。用户如果在Manager修改了服务配置参数并重启了服务，已安装的客户端需要重新下载并安装，或者使用配置文件更新客户端。

前提条件

已安装客户端。

操作步骤

方法一：

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 在“主页”右上方单击“下载客户端”，类型选择“仅配置文件”。

此时生成的压缩文件包含所有服务的配置文件。

说明

集群支持下载x86_64和aarch64两种类型客户端，但是客户端类型必须和待安装节点的架构匹配，否则客户端会安装失败。

步骤3 选择客户端配置文件下载位置。

- **服务器端：**下载到集群的主OMS节点上。

文件生成后默认保存在主OMS节点“/tmp/FusionInsight-Client/”路径。支持修改为其他目录且omm用户需要拥有目录的读、写与执行权限。如果路径中已存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。

 说明

集群内安装的服务较多时，集群客户端文件较大，且在安装客户端过程中解压客户端文件也会占用较多磁盘空间。建议将客户端文件下载至其他磁盘空间充足的目录下，或者在安装客户端后及时删除客户端下载目录内的冗余文件，避免“/tmp”目录所在磁盘空间被占满影响集群节点的正常运行。

等待文件生成后，可以使用omm用户或客户端安装用户将获取的下载包复制到其他目录，例如“/opt/Bigdata/hadoopclient”。

- **浏览器**：下载到本地电脑。
- **远端节点**：下载到主OMS节点外的其他节点上。选择该项还需配置以下参数：

表 10-54 下载到远端节点配置参数

参数名称	参数说明	样例
保存到如下路径	客户端文件保存路径。 仅保存到远端节点该路径下，如果存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。登录远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	/tmp/FusionInsight-Client-Remote/
主机IP	远端节点的IP地址。 说明 远端节点的平台类型需要与所下载客户端的平台类型一致，否则可能导致安装客户端失败。	x.x.x.x
主机端口	远端节点的主机端口。	22
登录用户名称	登录远端节点的用户名称。 远端节点用户需要对下载路径具有写权限。	xxx
登录方式	登录方式： - 密码：使用密码登录。 - SSH私钥：使用SSH私钥登录。 - 免密：选择该方式，用户需要具有免密登录节点的功能。	密码
登录用户密码	“登录方式”选择“密码”时，需要配置该参数。 配置为登录用户的密码。	xxx
SSH私钥	“登录方式”选择“SSH私钥”时，需要配置该参数。 单击“添加文件”选择SSH私钥文件并上传。	-

参数名称	参数说明	样例
自动部署到节点	是否自动部署到节点。客户端类型选择“完整客户端”时，支持配置该参数。 <ul style="list-style-type: none">- 是，客户端会自动在当前节点上安装部署。- 否，客户端不会自动安装部署。需要在客户端下载成功后手动进行安装。	是
客户端部署路径	“自动部署到节点”选择“是”时，需要配置该参数。如果仅下载配置文件，则无该参数。 远端节点上部署路径若已存在，该路径下不能包含任何文件。若不存在，该路径会被创建。登录远端节点用户需要对该路径具有执行和写权限。	/opt/testclient

步骤4 使用WinSCP工具，以客户端安装用户将压缩文件保存到客户端安装的目录，例如“/opt/hadoopclient”。

步骤5 解压软件包。

例如下载的客户端文件为“FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar”执行如下命令进入客户端所在目录，解压文件到本地目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

步骤6 校验软件包。

执行sha256sum命令校验解压得到的文件，检查回显信息与sha256文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c  
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar: OK
```

步骤7 解压获取配置文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
```

步骤8 在客户端安装目录下执行如下命令，使用配置文件更新客户端。

```
sh refreshConfig.sh 客户端安装目录 配置文件所在目录
```

例如，执行以下命令：

```
sh refreshConfig.sh /opt/hadoopclient /opt/hadoopclient/  
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
```

界面显示以下信息表示配置更新成功：

```
Succeed to refresh components client config.
```

----结束

方法二:

步骤1 以root用户登录客户端安装节点。

步骤2 进入客户端安装的目录，例如“/opt/client”，执行以下命令更新配置文件:

```
cd /opt/client
```

```
sh autoRefreshConfig.sh
```

步骤3 按照提示输入FusionInsight Manager管理员用户名，密码以及FusionInsight Manager界面浮动IP（可通过在主OMS节点执行ifconfig命令查看）。

步骤4 输入需要更新配置的组件名，组件名之间使用“,”分隔。如需更新所有组件配置，可直接单击回车键。

界面显示以下信息表示配置更新成功:

```
Succeed to refresh components client config.
```

----结束

10.9.2 集群互信管理

10.9.2.1 集群互信概述

功能介绍

默认情况下，安全模式下的大数据集群用户只能访问本集群中的资源，无法在其他安全模式集群中进行身份认证并访问资源。

特性描述

- **域**
每个系统用户安全使用的范围定义为“域”，不同的Manager系统需要定义唯一的域名。跨Manager访问实际上就是用户跨域使用。
- **用户加密**
配置跨Manager互信，当前Kerberos服务端仅支持并使用“aes256-cts-hmac-sha1-96:normal”和“aes128-cts-hmac-sha1-96:normal”加密类型加密跨域使用的用户，不支持修改。
- **用户认证**
配置跨Manager集群互信后，两个系统中只要存在同名用户，且对端系统的同名用户拥有访问自身系统中某个资源的对应权限，则可以使用当前系统用户访问远程资源。
- **直接互信**
系统在配置互信的两个集群分别保存对端系统的互信票据，通过互信票据访问对端系统。

10.9.2.2 修改 Manager 系统域名

操作场景

每个系统用户安全使用的范围定义为“域”，不同的系统需要定义唯一的域名。FusionInsight Manager的域名在安装过程中生成，如果需要修改为特定域名，系统管理员可通过FusionInsight Manager进行配置。

须知

- 修改系统域名为高危操作，在执行本章节操作前，请确认已参考[备份Manager数据](#)章节成功备份了OMS数据。

对系统的影响

- 修改Manager系统域名时，需要重启所有集群，集群在重启期间无法使用。
- 修改域名后，Kerberos管理员与OMS Kerberos管理员的密码将重新初始化，请使用默认密码并重新修改。组件运行用户的密码是系统随机生成的，如果用于身份认证，请参见[导出认证凭据文件](#)，重新下载keytab文件。
- 修改域名后，“admin”用户、组件运行用户和系统管理员在修改域名以前添加的“人机”用户，密码会重置为相同密码，请重新修改。重置后的密码由两部分组成：系统生成部分和用户设置部分，系统生成部分为Admin@123，用户设置部分规则参照[表10-56](#)中“密码后缀”参数的说明，默认值为Admin@123。例如：系统生成部分为Admin@123，用户设置部分为Test#%#@123，则此时重置后的密码为Admin@123Test#%#@123。
- 重置后的密码必需满足当前用户密码策略，使用omm用户登录主OMS节点后，执行如下工具脚本可以获取到修改域名后的“人机”用户密码。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/get_reset_pwd.sh 密码后缀  
user_name
```

- 密码后缀为用户设置的参数，如果不指定，则填充为默认值，默认值为“Admin@123”。
- user_name为可选参数，默认取值为“admin”。

例如：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/get_reset_pwd.sh Test#  
%#@123
```

To get the reset password after changing cluster domain name.

```
pwd_min_len : 8  
pwd_char_types : 4
```

The password reset after changing cluster domain name is: "Admin@123Test#%#@123"

“pwd_min_len”和“pwd_char_types”分别表示当前用户密码策略“最小密码长度”和“密码字符类型数目”，“Admin@123Test#%#@123”为修改系统域名后的“人机”用户密码。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

- 修改系统域名后，重置后的密码由系统生成部分和用户设置部分组成，且必需满足当前用户密码策略，长度不足时在Admin@123和用户设置部分中间，使用一个或多个@补全；字符种类为5时，在Admin@123后补充一个空格。

当用户设置部分为Test@123，使用默认用户密码策略时，新密码为“Admin@123Test@123”，长度为17字符种类为4。需满足当前用户密码策略时，新密码处理如[表10-55](#)所示。

表 10-55 满足不同密码策略时的新密码

最小密码长度	字符种类	对比用户密码策略结果	重置后的密码
8到17位	4	已满足用户密码策略	Admin@123Test@123
18位	4	需补充一个@	Admin@123@Test@123
19位	4	需补充两个@	Admin@123@@Test@123
8到18位	5	需补充一个空格	Admin@123 Test@123
19位	5	需补充一个空格和一个@	Admin@123 @Test@123
20位	5	需补充一个空格和两个@	Admin@123 @@Test@123

- 修改系统域名后，系统管理员在修改域名以前添加的“机机”用户，请重新下载keytab文件。
- 修改系统域名后，请重新下载并安装集群客户端。

前提条件

- 系统管理员已明确业务需求，并规划好不同系统的域名。
域名只能包含大写字母、数字、圆点(.)及下划线(_)，且只能以字母或数字开头。
- Manager内所有集群全部组件的运行状态均为“良好”。
- Manager内所有集群的ZooKeeper服务的“acl.compare.shortName”参数需确保为默认值“true”。否则请修改该参数为“true”后重启ZooKeeper服务。

操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“系统 > 权限 > 域和互信”。
- 步骤3 修改相关参数。

表 10-56 相关参数

参数名	描述
本端域	填写本系统规划好的域名。

参数名	描述
密码后缀	<p>“人机”用户密码重置后的用户设置密码部分，必填，默认值为Admin@123。</p> <p>说明 该参数只有在修改了“本端域”参数后，才会生效。且需满足以下条件：</p> <ul style="list-style-type: none">• 密码字符长度为8到16位。• 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种类型字符。支持的特殊字符为`~!@#%&^*()-_+=+[{];:','<.>/?和空格。

步骤4 单击“确定”，等待修改配置完成后再继续执行后续步骤，完成前请勿提前执行后续步骤。

步骤5 以omm用户登录主管理节点。

步骤6 执行以下命令，重启更新域配置。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-RealmConfig.sh
```

提示以下信息表示命令执行成功。

```
Modify realm successfully. Use the new password to log into FusionInsight again.
```

说明

重启后部分主机与服务可能无法访问并触发告警，执行“restart-RealmConfig.sh”后大约需要1分钟自动恢复。

步骤7 使用重置后的admin用户及密码（例如Admin@123Admin@123）登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方选择“更多 > 重启”，重启集群。

在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，然后单击“确定”。

在确认重启集群的对话框中单击“确定”，等待界面提示“操作成功。”，单击“完成”。

步骤8 退出FusionInsight Manager，重新登录正常表示配置已成功。

步骤9 使用omm用户登录主管理节点，执行以下命令刷新作业提交客户端配置：

```
sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh
```

----结束

10.9.2.3 配置跨 Manager 集群互信

操作场景

当不同的两个Manager系统下安全模式的集群需要互相访问对方的资源时，系统管理员可以设置互信的系统，使外部系统的用户可以在本系统中使用。

每个系统用户安全使用的范围定义为“域”，不同的Manager系统需要定义唯一的域名。跨Manager访问实际上就是用户跨域使用。

说明

系统最多支持配置500个互信集群。

对系统的影响

- 配置跨集群互信后，外部系统的用户可以在本系统中使用，请系统管理员根据企业业务与安全要求，定期检视Manager系统中用户的权限。
- 配置跨集群互信时需要停止所有集群，会造成业务中断。
- 配置跨集群互信后，互信的集群中均会增加Kerberos内部用户“krbtgt/本集群域名@外部集群域名”、“krbtgt/外部集群域名@本集群域名”，用户不能删除。请系统管理员根据企业安全要求，及时且定期修改密码，需同时修改互信系统中4个用户且密码保持一致。具体请参见[修改组件运行用户密码](#)。修改密码期间可能影响跨系统业务应用的连接。
- 配置跨集群互信后，各个集群都需要重新下载并安装客户端。
- 配置跨集群互信后，验证配置后是否可以正常工作，且如何使用本系统用户访问对端系统资源，请参见[配置跨集群互信后的用户权限](#)。

前提条件

- 系统管理员已明确业务需求，并规划好不同系统的域名。域名只能包含大写字母、数字、圆点(.)及下划线(_)，且只能以字母或数字开头。
- 配置跨集群互信前，两个Manager系统的域名必须不同。MRS创建ECS/BMS集群时会随机生成唯一系统域名，通常无需修改。
- 配置跨集群互信前，两个集群中不能存在有相同的主机名，也不能存在相同的IP地址。
- 配置互信的两个集群系统时间必须一致，且系统上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 配置互信的两个集群系统内全部组件的运行状态均为“良好”。
- Manager内所有集群的ZooKeeper服务的“acl.compare.shortName”参数需确保为默认值“true”。否则请修改该参数为“true”后重启ZooKeeper服务。

操作步骤



- 步骤1** 登录其中一个FusionInsight Manager。
- 步骤2** 在“主页”右上方单击“停止”，输入集群管理员密码后在弹出的“停止集群”窗口中单击“确定”，等待集群停止成功。
- 步骤3** 选择“系统 > 权限 > 域和互信”。
- 步骤4** 修改配置参数“互信对端域”。

表 10-57 相关参数

参数名	描述
realm_name	填写对端系统的域名。

参数名	描述
ip_port	<p>填写对端系统的KDC地址。</p> <p>参数值格式为：<i>对端系统内要配置互信集群的Kerberos服务部署的节点IP地址:端口</i>。</p> <ul style="list-style-type: none">如果是双平面组网，需填写业务平面IP地址。采用IPv6地址时，IP地址应写在中括号“[]”中。部署主备Kerberos服务或者对端系统内有多个集群需要与本端建立互信时，多个KDC地址使用逗号分隔。端口值可通过查看KrbServer服务的“kdc_ports”参数获取，默认值为“21732”。部署服务的节点IP可通过在KrbServer服务页面选择“实例”页签，查看KerberosServer角色的“业务IP”获取。 <p>例如，Kerberos服务部署在10.0.0.1和10.0.0.2上，与本端系统建立互信，则对应参数值为“10.0.0.1:21732,10.0.0.2:21732”。</p>

说明

如果需要配置与多个Manager系统的互信关系，请单击  添加新项目，并填写参数值。删除多余的配置请单击 。

步骤5 单击“确定”。

步骤6 以omm用户登录主管理节点，执行以下命令更新域配置。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-RealmConfig.sh
```

提示以下信息表示命令执行成功。

```
Modify realm successfully. Use the new password to log into FusionInsight again.
```

重启后部分主机与服务可能无法访问并触发告警，执行“restart-RealmConfig.sh”后大约需要1分钟自动恢复。

步骤7 登录FusionInsight Manager，启动集群。

单击主页右上方的“启动”，在“启动集群”窗口单击“确定”，等待集群启动成功。

步骤8 登录另外一个系统的FusionInsight Manager，重复以上操作。

----结束

10.9.2.4 配置跨集群互信后的用户权限

操作场景

配置完跨Manager集群互信后，需要在互信的系统上设置访问用户的权限，这样指定的用户才能在互信系统上进行对应的业务操作。

前提条件


两个系统已完成互信配置。

操作步骤

步骤1 登录本端系统的FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”，检查本次业务操作的用户是否在已存在：

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 单击指定用户左侧的，检查该用户所在的用户组和角色分配的权限是否满足本次业务需求。若不满足，参见**权限设置**创建新角色并绑定用户，也可以直接修改用户的用户组或角色权限。

步骤4 参见**创建用户**，创建本次业务所需要的用户，同时关联业务所需要的用户组或者角色信息。

步骤5 登录互信系统的FusionInsight Manager，重复**步骤2** ~ **步骤4**，创建相同名字的用户并设置权限。

----结束

10.9.3 配置定时备份告警与审计信息

操作场景

用户通过修改配置文件，实现定时备份FusionInsight Manager的告警信息、Manager审计信息以及所有服务的审计信息到指定的存储位置。

备份支持使用SFTP协议或FTP协议，FTP协议未加密数据可能存在安全风险，建议使用SFTP。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

说明

用户只需在主管理节点执行此操作，不支持在备管理节点上配置定时备份。

步骤2 执行以下命令，切换目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
```

步骤3 执行以下命令，配置定时备份Manager告警、审计或者服务审计信息。

```
./setNorthBound.sh -t 信息类型 -i 远程服务器IP -p 服务器使用的SFTP或FTP端口 -u 用户名 -d 保存信息的路径 -c 时间间隔（分钟） -m 每个保存文件的信息记录数 -s 备份启停开关 -e 指定的协议
```

例如：

```
./setNorthBound.sh -t alarm -i 10.0.0.10 -p 22 -u sftpuser -d /tmp/ -c 10 -m 100 -s true -e sftp
```


此脚本将修改告警信息备份配置文件“alarm_collect_upload.properties”。文件存储路径为“\${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/webapps/web/WEB-INF/classes/config”。

```
./setNorthBound.sh -t audit -i 10.0.0.10 -p 22 -u sftpuser -d /tmp/ -c 10 -m 100 -s true -e sftp
```

此脚本将修改审计信息备份配置文件“audit_collect_upload.properties”。文件存储路径为“\${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/webapps/web/WEB-INF/classes/config”。

```
./setNorthBound.sh -t service_audit -i 10.0.0.10 -p 22 -u sftpuser -d /tmp/ -c 10 -m 100 -s true -e sftp
```

此脚本将修改服务审计信息备份配置文件“service_audit_collect_upload.properties”。文件存储路径为“\${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/webapps/web/WEB-INF/classes/config”。

步骤4 根据界面提示输入用户的密码。密码将加密保存在配置文件中。

```
Please input sftp/ftp server password:
```

步骤5 显示如下结果，说明修改成功。备管理节点将自动同步配置文件。

```
execute command syncfile successfully.  
Config Succeed.
```

----结束

10.9.4 修改 FusionInsight Manager 添加的路由表

操作场景

安装 FusionInsight Manager 时系统会自动在主管节点上创建 2 条路由信息，执行 `ip rule list` 可以查看，如下示例：

```
0:from all lookup local  
32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt #FusionInsight Manager创建的ntp路由信息（未配置外部NTP  
时钟源时无此信息）  
32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt #FusionInsight Manager创建的om路由信息  
32766:from all lookup main  
32767:from all lookup default
```

说明

没有配置 ntp 外部服务器时只会有一条 om 路由信息“om_rt”。

如果 FusionInsight Manager 创建的路由信息与企业网络规划配置的路由信息发生冲突时，集群管理员可以使用“autoroute.sh”工具禁用或启用 Manager 创建的路由信息。

对系统的影响

禁用 Manager 创建的路由信息后，在设置新的路由信息之前，FusionInsight Manager 页面无法登录，集群运行不受影响。

前提条件

已经成功安装 Manager。

已获取待创建的 WS 浮动 IP 路由的相关信息。

禁用系统创建的路由信息

步骤1 以omm用户登录到主管理节点。执行以下命令，禁用系统创建的路由信息。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin  
./autoroute.sh disable
```

```
Deactivating Route.  
Route operation (disable) successful.
```

步骤2 执行以下命令，查看运行结果。如下例

```
ip rule list
```

```
0:from all lookup local  
32766:from all lookup main  
32767:from all lookup default
```

步骤3 执行以下命令，输入root用户密码，切换到root用户下。

```
su - root
```

步骤4 分别执行以下命令，手动创建新的WS浮动IP路由信息。

```
ip route add WS浮动IP网段号/WS浮动IP子网掩码 scope link src WS浮动IP dev WS  
浮动IP对应网卡 table om_rt
```

```
ip route add default via WS浮动IP网关 dev WS浮动IP对应网卡 table om_rt
```

```
ip rule add from WS浮动IP table om_rt
```

例如：

```
ip route add 192.168.0.0/255.255.255.0 scope link src 192.168.0.117 dev  
eth0:ws table om_rt
```

```
ip route add default via 192.168.0.254 dev eth0:ws table om_rt
```

```
ip rule add from 192.168.0.117 table om_rt
```

说明

当前网络的IP地址模式为IPv6时，应执行ip -6 route add命令。

步骤5 分别执行以下命令，手动创建新的ntp服务路由信息。未配置外部NTP时钟源时，跳过此步骤。

```
ip route add default via NtpIP网关 dev 本机IP对应网卡 table ntp_rt
```

```
ip rule add to ntpIP table ntp_rt
```

本机IP对应网卡是指可与NTP服务器所在网段互通的网卡。

例如：

```
ip route add default via 10.10.100.254 dev eth0 table ntp_rt
```

```
ip rule add to 10.10.100.100 table ntp_rt
```

步骤6 执行以下命令，查看运行结果。

如下例，如产生路由表名为“om_rt”和“ntp_rt”的路由信息，则操作成功。

```
ip rule list
```

```
0:from all lookup local
32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt #未配置外部NTP时钟源时无此信息
32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt
32766:from all lookup main
32767:from all lookup default
```

----结束

启用系统创建的路由信息

步骤1 以omm用户登录到主管理节点。

步骤2 执行以下命令，启用系统创建的路由信息。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
./autoroute.sh enable
```

```
Activating Route.
Route operation (enable) successful.
```

步骤3 执行以下命令，查看运行结果。

如下例，如产生路由表名为“ntp_rt”和“om_rt”的两条路由信息，则操作成功。

```
ip rule list
```

```
0:from all lookup local
32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt #未配置外部NTP时钟源时无此信息
32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt
32766:from all lookup main
32767:from all lookup default
```

----结束

10.9.5 切换维护模式

操作场景

FusionInsight Manager支持将集群、服务、主机或者OMS配置为维护模式，进入维护模式的对象将不再上报告警，避免在升级等维护变更期间系统产生大量无意义的告警，影响运维人员对集群状态的判断。

- **集群维护模式**
集群未正式上线或暂时离线进行运维操作时（例如非滚动方式的升级），可将整个集群配置为维护模式。
- **服务维护模式**
对特定服务进行维护操作时（例如对该服务的实例进行批量重启等可能影响业务的调试操作、对该服务相关的节点进行直接上下电或修复服务等），可仅将涉及的服务配置为维护模式。
- **主机维护模式**
对主机进行维护操作时（例如节点上下电、隔离主机、重装主机、升级操作系统、替换节点等），可仅将涉及的主机配置为维护模式。
- **OMS维护模式**
对OMS节点进行重启、替换、修复等操作时，可将OMS配置为维护模式。

对系统影响

设置维护模式后，非维护操作引起的告警也将被抑制无法上报，直至退出维护模式后，仍然存在的故障才能上报告警，请谨慎操作。





操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 配置维护模式。

根据实际操作场景，确认需要配置维护模式的对象，参考表10-58进行操作。

表 10-58 切换维护模式

场景	步骤
配置集群进入维护模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在“主页”右上方选择“更多 > 进入维护模式”。2. 在弹出的窗口中单击“确定”。 <p>集群进入维护状态后，集群名称后的状态显示为 。维护操作完成后，单击“退出维护模式”，集群将退出维护模式。</p>
配置服务进入维护模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在管理界面选择“集群 > 服务 > 服务名称”。2. 在服务详情页面选择“更多 > 进入维护模式”。3. 在弹出的窗口中单击“确定”。 <p>服务进入维护状态后，服务列表的对应服务名称后的状态显示为 。维护操作完成后，单击“退出维护模式”，服务将退出维护模式。</p> <p>说明 配置某服务进入维护模式时，建议将依赖该服务的其他上层服务也都设置为维护模式。</p>
配置主机进入维护模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在管理界面单击“主机”。2. 在主机页面勾选待操作的主机，选择“更多 > 进入维护模式”。3. 在弹出的窗口中单击“确定”。 <p>主机进入维护状态后，主机列表的对应主机名称后的状态显示为 。维护操作完成后，单击“退出维护模式”，主机将退出维护模式。</p>
配置OMS进入维护模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在管理界面选择“系统 > OMS > 进入维护模式”。2. 在弹出的窗口中单击“确定”。 <p>OMS进入维护状态后，OMS状态显示为 。维护操作完成后，单击“退出维护模式”，OMS将退出维护模式。</p>

步骤3 查看集群维护视图。

在“主页”右上方，选择“更多 > 维护模式视图”，在弹出的窗口中可查看当前集群内处于维护模式的服务及主机，方便查询。

维护操作完成后，可在维护模式视图中批量勾选服务与主机，然后单击“退出维护模式”，即可批量退出维护模式。

----结束

10.9.6 例行维护

为了保证系统长期正常、稳定的运行，管理员或维护工程师需要定期对表10-59所示的项目进行检查，并根据检查出的异常结果排除故障。建议检查人员根据企业管理规范，记录每个任务场景的结果并签名确认。

表 10-59 项目一览表

例行维护周期	任务场景	例行维护内容
每天	检查集群服务状态	<ul style="list-style-type: none"> 检查每个服务的运行状态和配置状态是否正常，是否为绿色。 检查每个服务中，角色实例的运行状态和配置状态是否正常，是否为绿色。 检查每个服务中，角色实例的主备状态是否可以正常显示。 检查服务与角色实例的“概览”显示结果是否正常。
	检查集群主机状态	<ul style="list-style-type: none"> 检查每个主机当前的运行状态是否正常，是否为绿色。 检查每个主机当前的磁盘使用率、内存使用率和CPU使用率。关注当前内存与CPU使用率是否处于上升趋势。
	检查集群告警信息	检查前一天是否生成了未处理异常告警，包含已自动恢复的告警。
	检查集群审计信息	检查前一天是否有“高危”和“危险”的操作，是否已确认操作的合法性。
	检查集群备份情况	检查前一天OMS、LDAP、DBService和NameNodeOMS、LDAP和DBServiceOMS、LDAP是否自动备份。
	检查健康检查结果	在FusionInsight Manager执行健康检查，下载健康检查报告确认当前集群是否存在异常状态。建议启用自动健康检查，并及时导出最新的集群健康检查结果，根据检查结果修复不健康项目。
	检查网络通讯	检查集群网络工作状态，节点之间的网络通讯是否存在延时。
	检查存储状态	检查集群总体数据存储量是否出现了突然的增长： <ul style="list-style-type: none"> 磁盘使用量是否已接近阈值，排查原因，例如是否有业务留下的垃圾数据或冷数据需要清理。 业务是否有增长需求，磁盘分区是否需要扩容。

例行维护周期	任务场景	例行维护内容
	检查日志情况	<ul style="list-style-type: none"> 检查是否有失败、失去响应的MapReduce、Spark任务，查看HDFS中“/tmp/logs/\${username}/logs/\${application id}”日志文件并排除问题。 检查Yarn的任务日志，查看失败、失去响应的任务日志，并删除重复数据。 备份日志到存储服务器。
每周	用户管理	检查用户密码是否将要过期并通知修改。“机机用户”用户修改密码需要重新下载keytab文件。
	分析告警	导出指定周期内产生的告警并分析。
	扫描磁盘	对磁盘健康状态进行检查，建议使用专门的磁盘检查工具。
	统计存储	分批次排查集群节点磁盘数据是否均匀存储，筛选出明显数据增加或不足的硬盘，并确认硬盘是否正常。
	记录变更	安排并记录对集群配置参数和文件实施的操作，为故障分析处理场景提供依据。
每月	分析日志	<ul style="list-style-type: none"> 收集集群节点服务器的硬件日志，例如BMC系统日志，并进行分析。 收集集群节点服务器的操作系统日志，并进行分析。 收集集群日志，并进行分析。
	诊断网络	对集群的网络健康状态进行分析。
	管理硬件	检查设备运行的机房环境，安排清洁设备。

10.10 日志管理

10.10.1 关于日志

日志描述

MRS集群的日志保存路径为“/var/log/Bigdata”。日志分类见下表：

表 10-60 日志分类一览表

日志类型	日志描述
安装日志	安装日志记录了Manager、集群和服务安装的程序信息，可用于定位安装出错的问题。
运行日志	运行日志记录了集群各服务运行产生的运行轨迹信息及调试信息、状态变迁、未产生影响的潜在问题和直接的错误信息。

日志类型	日志描述
审计日志	审计日志中记录了用户活动信息和用户操作指令信息，可用于安全事件中定位问题原因及划分事故责任。

MRS日志目录清单见下表：

表 10-61 日志目录一览表

文件目录	日志内容
/var/log/Bigdata/audit	组件审计日志。
/var/log/Bigdata/controller	日志采集脚本日志。 controller进程日志。 controller监控日志。
/var/log/Bigdata/dbservice	DBService日志。
/var/log/Bigdata/flume	Flume日志。
/var/log/Bigdata/ftp-server	FTP-Server日志。
/var/log/Bigdata/hbase	HBase日志。
/var/log/Bigdata/hdfs	HDFS日志。
/var/log/Bigdata/hive	Hive日志。
/var/log/Bigdata/hetuengine	HetuEngine日志
/var/log/Bigdata/httpd	httpd日志。
/var/log/Bigdata/hue	Hue日志。
/var/log/Bigdata/kerberos	Kerberos日志。
/var/log/Bigdata/ldapclient	LDAP客户端日志。
/var/log/Bigdata/ldapserver	LDAP服务端日志。
/var/log/Bigdata/loader	Loader日志。
/var/log/Bigdata/logman	logman脚本日志管理日志。
/var/log/Bigdata/mapreduce	MapReduce日志。
/var/log/Bigdata/nodeagent	NodeAgent日志。
/var/log/Bigdata/okerberos	OMS Kerberos日志。
/var/log/Bigdata/oldapserver	OMS LDAP日志。
/var/log/Bigdata/ metric_agent	MetricAgent运行日志。

文件目录	日志内容
/var/log/Bigdata/omm	oms: “omm”服务端的复杂事件处理日志、告警服务日志、HA日志、认证与授权管理日志和监控服务运行日志。 oma: “omm”代理端的安装运行日志。 core: “omm”代理端与“HA”进程失去响应的dump日志。
/var/log/Bigdata/spark	Spark日志。
/var/log/Bigdata/sudo	omm执行sudo命令产生的日志。
/var/log/Bigdata/timestamp	NodeAgent启动时间日志。
/var/log/Bigdata/tomcat	Tomcat日志。
/var/log/Bigdata/yarn	Yarn日志。
/var/log/Bigdata/zookeeper	ZooKeeper日志。
/var/log/Bigdata/oozie	Oozie日志。
/var/log/Bigdata/solr	Solr日志。
/var/log/Bigdata/ elasticsearch	Elasticsearch日志。
/var/log/Bigdata/kafka	Kafka日志。
/var/log/Bigdata/redis	Redis日志。
/var/log/Bigdata/metadata	Metadata日志。
/var/log/Bigdata/iotdb	IoTDB日志。
/var/log/Bigdata/cdl	CDL日志。
/var/log/Bigdata/upgrade	升级OMS日志。
/var/log/Bigdata/update- service	升级服务日志。
/var/log/Bigdata/motservice	MOTService日志。
/var/log/Bigdata/containers	Containers日志。
/var/log/Bigdata/rtd	RTDService日志。
/var/log/Bigdata/job- gateway	JobGateway日志。
/var/log/Bigdata/doris	Doris日志。
/var/log/Bigdata/guardian	Guardian日志。
/var/log/Bigdata/memartsc	MemArtsCC日志。

说明

启用多实例功能后，如果系统管理员添加了多个HBase、Hive和Spark服务的实例，新增加服务实例的日志描述、日志级别和日志格式，与原服务日志相同。服务实例的日志将独立保存在名为“/var/log/Bigdata/servicenameN”的目录中，HBase和Hive服务实例的审计日志保存在名为“/var/log/Bigdata/audit/servicenameN”的目录中。以HBase1为例，对应日志分别保存在“/var/log/Bigdata/hbase1”和“/var/log/Bigdata/audit/hbase1”。

安装日志

表 10-62 安装信息一览表

安装日志	日志描述
安装配置日志	记录了安装前配置过程的信息。
安装Manager日志	记录了安装双机Manager操作的信息。
安装集群日志	记录了安装集群步骤的信息。

运行日志

运行日志记录的运行信息描述如表10-63所示。

表 10-63 运行信息一览表

运行日志	日志描述
服务安装前的准备日志	记录服务安装前的准备工作，如检测、配置和反馈操作的信息。
进程启动日志	记录进程启动过程中执行的命令信息。
进程启动异常日志	记录进程启动失败时产生异常的信息，如依赖服务错误、资源不足等
进程运行日志	记录进程运行轨迹信息及调试信息，如函数入口和出口打印、模块间接口消息等。
进程运行异常日志	记录导致进程运行时错误的错误信息，如输入对象为空、编解码失败等错误。
进程运行环境信息日志	记录进程运行环境的信息，如资源状态、环境变量等。
脚本日志	记录脚本执行的过程信息。
资源回收日志	记录资源回收的过程信息。
服务卸载时的清理日志	记录卸载服务时执行的步骤操作信息，如清除目录数据、执行时间等

审计日志

审计日志记录的审计信息包含Manager审计信息和组件审计信息。

表 10-64 Manager 审计信息一览表

操作类型	操作
用户管理	创建用户 修改用户 删除用户 创建组 修改组 删除组 添加角色 修改角色 删除角色 密码策略修改 修改密码 密码重置 用户登录 用户注销 屏幕解锁 下载认证凭据 用户越权操作 用户账号解锁 用户账号锁定 屏幕锁定 导出用户 导出用户组 导出角色

操作类型	操作
集群	启动集群 停止集群 重启集群 滚动重启集群 重启所有过期实例 保存配置 同步集群配置 定制集群监控指标 配置监控转储 保存监控阈值 下载客户端配置 北向Syslog接口配置 北向SNMP接口配置 SNMP清除告警 SNMP添加trap目标 SNMP删除trap目标 SNMP检查告警 SNMP同步告警 创建阈值模板 删除阈值模板 应用阈值模板 保存集群监控配置数据 导出配置数据 导入集群配置数据 导出安装模板 修改阈值模板 取消阈值模板应用 屏蔽告警 发送告警 修改OMS数据库密码 重置组件数据库密码 重启OMM和Controller 启动集群的健康检查 导入证书文件 配置SSO信息 删除健康检查历史报告 修改集群属性 同步维护命令

操作类型	操作
	异步维护命令 定制报表监控指标 导出报表监控数据 SNMP执行异步命令 重启WEB服务 定制静态资源池监控指标 导出静态资源池监控数据 定制主页监控指标 中止任务 还原配置 修改域和互信的配置 修改系统参数 集群进入维护模式 集群退出维护模式 OMS进入维护模式 OMS退出维护模式 批量退出维护模式 修改OMS配置 启用阈值告警 同步所有集群配置 对接KMS服务

操作类型	操作
服务	启动服务 停止服务 同步服务配置 刷新服务队列 定制服务监控指标 重启服务 滚动重启服务 导出服务监控数据 导入服务配置数据 启动服务的健康检查 服务配置 上传配置文件 下载配置文件 同步实例配置 实例入服 实例退服 启动实例 停止实例 定制实例监控指标 重启实例 滚动重启实例 导出实例监控数据 导入实例配置数据 创建实例组 修改实例组 删除实例组 移动到另一个实例组 服务进入维护模式 服务退出维护模式 修改服务显示名称 修改服务关联关系 下载监控数据 屏蔽告警 取消屏蔽告警 导出服务的报表数据 添加报表的自定义参数 修改报表的自定义参数 删除报表的自定义参数

操作类型	操作
	倒换控制节点 新增挂载表 修改挂载表
主机	设置节点机架 启动所有角色 停止所有角色 隔离主机 取消隔离主机 定制主机监控指标 导出主机监控数据 主机进入维护模式 主机退出维护模式 导出主机基本信息 导出主机分布的报表数据 导出主机趋势的报表数据 导出主机集群的报表数据 导出服务的报表数据 定制主机集群监控指标 定制主机趋势监控指标
告警	导出告警 清除告警 导出事件 批量清除告警
采集日志	采集日志文件 下载日志文件 采集服务堆栈信息 采集实例堆栈信息 准备服务堆栈信息 准备实例堆栈信息 清理服务堆栈信息 清理实例堆栈信息
审计日志	修改审计转储配置 导出审计日志

操作类型	操作
备份恢复	创建备份任务 执行备份任务 批量执行备份任务 停止备份任务 删除备份任务 修改备份任务 锁定备份任务 解锁备份任务 创建恢复任务 执行恢复任务 停止恢复任务 重试恢复任务 删除恢复任务
多租户	保存静态配置 添加租户 下载租户 导出租户 删除租户 关联租户服务 删除租户服务 配置资源 创建资源 删除资源 增加资源池 修改资源池 删除资源池 恢复租户数据 修改租户全局配置 修改容量调度器队列配置 修改超级调度器队列配置 修改容量调度器资源分布 清除容量调度器资源分布 修改超级调度器资源分布 清除超级调度器资源分布 添加资源目录 修改资源目录 删除资源目录 定制租户监控指标

操作类型	操作
健康检查	启动集群的健康检查 启动服务的健康检查 启动主机的健康检查 启动oms健康检查 启动系统的健康检查 更新健康检查的配置 导出健康检查报告 导出集群健康检查的结果 导出服务健康检查的结果 导出主机健康检查的结果 删除健康检查历史报告 导出健康检查历史报告 下载健康检查报告

表 10-65 组件审计信息一览表

审计日志	操作类型	操作
CDL审计日志	业务操作	创建Link 删除Link 创建Job 启动Job 删除Job
IoTDB审计日志	维护管理	授权 收回权限 认证和登录信息
	业务操作	删除时间序列/分区/函数/索引 修改时间序列操作
ClickHouse审计日志	维护管理	授权 收回权限 认证和登录信息
	业务操作	创建数据库/表 插入、删除、查询、执行数据迁移任务
DBService审计日志	维护管理	备份恢复操作
Elasticsearch审计日志	维护管理	用户鉴权
	业务操作	创建索引

审计日志	操作类型	操作
FTP-Server 审计日志	登录操作	登录
	文件操作	创建文件 删除文件 创建目录 移动文件 设置访问权限
HBase审计 日志	DDL（数据定义）语句	创建表 删除表 修改表 增加列族 修改列族 删除列族 启用表 禁用表 用户信息修改 修改密码 用户登录
	DML（数据操作）语句	put数据（针对hbase:meta表、_ctmeta_表和hbase:acl表） 删除数据（针对hbase:meta表、_ctmeta_表和hbase:acl表） 检查并put数据（针对hbase:meta表、_ctmeta_表和hbase:acl表） 检查并删除数据（针对hbase:meta表、_ctmeta_表和hbase:acl表）
	权限控制	给用户授权 取消用户授权
HDFS审计 日志	权限管理	文件/文件夹访问权限 文件/文件夹owner信息

审计日志	操作类型	操作
	文件操作	创建文件夹 创建文件 打开文件 追加文件内容 修改文件名称 删除文件/文件夹 设置文件时间属性 设置文件副本个数 多文件合并 文件系统检查 文件链接
Hive审计日志	元数据操作	元数据定义, 如创建数据库、表等 元数据删除, 如删除数据库、表等 元数据修改, 如增加列、重命名表等 元数据导入/导出
	数据维护	向表中加载数据 向表中插入数据
	权限管理	创建/删除角色 授予/回收角色 授予/回收权限
Hue审计日志	服务启动	启动Hue
	用户操作	用户登录 用户退出
	任务操作	创建任务 修改任务 删除任务 提交任务 保存任务 任务状态更新
KrbServer 审计日志	维护管理	修改kerberos账号密码 添加kerberos账号 删除kerberos账号 用户认证

审计日志	操作类型	操作
LdapServer 审计日志	维护管理	添加操作系统用户 添加组 添加用户到组 删除用户 删除组
Loader审计 日志	安全管理	用户登录
	元数据管理	查询connector 查询framework 查询step
	数据源连接管理	查询数据源连接 增加数据源连接 更新数据源连接 删除数据源连接 激活数据源连接 禁用数据源连接
Mapreduce 审计日志	作业管理	查询作业 创建作业 更新作业 删除作业 激活作业 禁用作业 查询作业所有执行记录 查询作业最近执行记录 提交作业 停止作业
	程序运行	启动Container请求 停止Container请求 Container结束, 状态为成功 Container结束, 状态为失败 Container结束, 状态为中止 提交任务 结束任务

审计日志	操作类型	操作
Metadata 审计日志	任务操作	保存用户自定义的元数据附属tag信息 保存配置 更新元数据 FTP上传 自动更新元数据 自动FTP上传
Oozie审计 日志	任务管理	提交任务 启动任务 kill任务 暂停任务 恢复任务 重新运行任务
Redis审计 日志	维护管理	创建Redis集群 删除Redis集群 扩容Redis集群 减容Redis集群 均衡Redis集群数据
Solr审计日 志	维护管理	用户鉴权 创建core 创建collection
	业务操作	创建索引
Spark审计 日志	元数据操作	元数据定义，如创建数据库、表等 元数据删除，如删除数据库、表等 元数据修改，如增加列、重命名表等 元数据导入/导出
	数据维护	向表中加载数据 向表中插入数据
Yarn审计日 志	任务提交	提交作业到队列相关的操作
Zookeeper 审计日志	权限管理	设置ZNODE访问权限
	ZNODE操作	创建ZNODE 删除ZNODE 设置ZNODE数据

审计日志	操作类型	操作
HetuEngine 审计日志	作业管理	添加外部数据源 删除外部数据源 修改外部数据源 创建计算实例 启动计算实例 停止计算实例 删除计算实例 查询计算实例 修改计算实例配置
Containers 审计日志	作业管理	决策引擎上线 清理BLU 添加BLU 更新BLU 添加BLU实例 删除BLU实例 停止BLU实例 下载BLU配置 删除配置集 下载配置集 更新配置集 添加组 修改组 操作任务 回滚任务
MOTService 审计日志	用户操作	用户登录、退出 数据库启动、停止、恢复和切换 用户锁定和解锁 用户权限授予和回收 对DATABASE、SCHEMA、USER、DATA SOURCE 这四类数据库对象的CREATE、ALTER、DROP操作、COPY操作

审计日志	操作类型	操作
RTDService 审计日志	作业管理	批次变量添加、删除、更新、列表获取、上下线 数据清理程序添加、删除、更新、列表获取 DBService执行SQL、执行非查询类SQL、查询表信息、查询列信息 DBService添加、查询Schema 决策引擎添加、删除、删除全部、在线更新、离线更新、列表获取、上下线、下载 维度筛选 维度添加、删除、列表获取 事件源映射的添加、更新、删除、列表获取、上下线 事件源的添加、更新、删除、导出执行插件、列表获取、上下线、导出文件、导入文件 事件变量更新、列表获取、上下线 过滤规则添加、删除、更新、列表获取、上下线、导入文件、导出文件 预测变量添加、更新、列表获取、删除、上下线 监控的列表获取、同步 存储过程变量添加、删除、更新、列表展示、上下线、导入文件、导出文件 获取父资源列表、子资源列表 实时查询变量添加、删除、更新、列表展示、上下线、导入文件、导出文件 打分模型添加、删除、更新、列表展示、模型变量列表、上下线 系统信息获取、健康检查 模板添加、删除、更新、列表展示 租户添加、列表获取、更新、删除、上下线 存储过程管理的添加、删除、更新、列表获取、下载窗口变量添加、更新、列表获取、删除、上下线
Doris审计日志	维护管理	用户权限授予和回收 认证和登录信息 扩容和缩容操作
	业务操作	创建数据库/表操作 插入、删除、查询、导入、导出数据

FusionInsight Manager的审计日志保存在数据库中，可通过“审计”页面查看及导出审计日志。

组件审计日志的文件信息见下表。部分组件审计日志文件保存在“/var/log/Bigdata/audit”，例如HDFS、HBase、Mapreduce、Hive、Hue、Yarn、Redis和

ZooKeeper。每天凌晨3点自动将组件审计日志压缩备份到“/var/log/Bigdata/audit/bk”，最多保留最近的90个压缩备份文件，不支持修改备份时间。配置保留个数，请参见[配置审计日志本地备份数](#)。

其他组件审计日志文件保存在组件日志目录中。

表 10-66 组件审计日志目录

组件名称	审计日志目录
DBService	/var/log/Bigdata/audit/dbservice/dbservice_audit.log
HBase	/var/log/Bigdata/audit/hbase/hm/hbase-audit-hmaster.log /var/log/Bigdata/audit/hbase/hm/hbase-ranger-audit-hmaster.log /var/log/Bigdata/audit/hbase/rs/hbase-audit-regionserver.log /var/log/Bigdata/audit/hbase/rs/hbase-ranger-audit-regionserver.log /var/log/Bigdata/audit/hbase/rt/hbase-audit-restserver.log /var/log/Bigdata/audit/hbase/ts/hbase-audit-thriftserver.log
HDFS	/var/log/Bigdata/audit/hdfs/nn/hdfs-audit-namenode.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/nn/ranger-plugin-audit.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/dn/hdfs-audit-datanode.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/jn/hdfs-audit-journalnode.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/zkfc/hdfs-audit-zkfc.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/httpfs/hdfs-audit-httpfs.log /var/log/Bigdata/audit/hdfs/router/hdfs-audit-router.log
Hive	/var/log/Bigdata/audit/hive/hiveserver/hive-audit.log /var/log/Bigdata/audit/hive/hiveserver/hive-rangeraudit.log /var/log/Bigdata/audit/hive/metastore/metastore-audit.log /var/log/Bigdata/audit/hive/webhcat/webhcat-audit.log
Hue	/var/log/Bigdata/audit/hue/hue-audits.log
Kafka	/var/log/Bigdata/audit/kafka/audit.log
Loader	/var/log/Bigdata/loader/audit/default.audit
Mapreduce	/var/log/Bigdata/audit/mapreduce/jobhistory/mapred-audit-jobhistory.log
Oozie	/var/log/Bigdata/audit/oozie/oozie-audit.log
Spark	/var/log/Bigdata/audit/spark/jdbcserver/jdbcserver-audit.log /var/log/Bigdata/audit/spark/jdbcserver/ranger-audit.log /var/log/Bigdata/audit/spark/jobhistory/jobhistory-audit.log

组件名称	审计日志目录
Yarn	/var/log/Bigdata/audit/yarn/rm/yarn-audit-resource-manager.log /var/log/Bigdata/audit/yarn/rm/ranger-plugin-audit.log /var/log/Bigdata/audit/yarn/nm/yarn-audit-nodemanager.log
ZooKeeper	/var/log/Bigdata/audit/zookeeper/quorumpeer/zk-audit-quorumpeer.log
MOTService	/var/log/Bigdata/motservice/DB/omm/pg_audit/dn_6001
RTDService	/var/log/Bigdata/rtd/rtdservice/RTDService_audit.log
Containers	/var/log/Bigdata/tomcat/container/web_container_audit.log
Doris	/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log

10.10.2 Manager 日志清单

日志描述

日志存储路径：Manager相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/Manager组件”。

- ControllerService: /var/log/Bigdata/controller/ (OMS安装、运行日志)
- Httpd: /var/log/Bigdata/httpd (httpd安装、运行日志)
- logman: /var/log/Bigdata/logman (日志打包工具日志)
- NodeAgent: /var/log/Bigdata/nodeagent (NodeAgent安装、运行日志)
- okerberos: /var/log/Bigdata/okerberos (okerberos安装、运行日志)
- oldapserver: /var/log/Bigdata/oldapserver (oldapserver安装、运行日志)
- MetricAgent: /var/log/Bigdata/metric_agent (MetricAgent运行日志)
- omm: /var/log/Bigdata/omm (omm安装、运行日志)
- timestamp: /var/log/Bigdata/timestamp (NodeAgent启动时间日志)
- tomcat: /var/log/Bigdata/tomcat (Web进程日志)
- upgrade: /var/log/Bigdata/upgrade (升级OMS日志)
- UpdateService: /var/log/Bigdata/update-service (升级服务日志)
- Sudo: /var/log/Bigdata/sudo (sudo脚本执行日志)
- OS: /var/log/message文件 (OS系统日志)
- OS Performance: /var/log/osperf (OS性能统计日志)
- OS Statistics: /var/log/osinfo/statistics (OS参数配置信息日志)

日志归档规则：

Manager的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过10MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件。

表 10-67 Manager 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
Controller运行日志	controller.log	记录组件安装、升级、配置、监控、告警和日常运维操作日志。
	controller_client.log	Rest接口运行日志。
	acs.log	Acs运行日志。
	acs_spnego.log	acs中spnego用户日志
	aos.log	Aos运行日志。
	plugin.log	Aos插件日志
	backupplugin.log	备份恢复进程运行日志
	controller_config.log	配置运行日志
	controller_nodesetup.log	Controller加载任务日志
	controller_root.log	Controller进程系统日志
	controller_trace.log	Controller与NodeAgent之间RPC通信日志
	controller_monitor.log	监控日志
	controller_fsm.log	状态机日志
	controller_alarm.log	Controller发送告警日志
	controller_backup.log	Controller备份恢复日志
	install.log, restore_package.log, installPack.log, distributeAdapterFiles.log , install_os_optimization.log	oms安装日志
	oms_ctl.log	oms启停日志
	preInstall_client.log	客户端安装前预处理日志
	installntp.log	ntp安装日志
	modify_manager_param.log	修改Manager参数日志
	backup.log	OMS备份脚本运行日志
	supressionAlarm.log	告警脚本运行日志
om.log	生成om证书日志	

日志类型	日志文件名	描述
	backupplugin_ctl.log	备份恢复插件进程启动日志
	getLogs.log	采集日志脚本运行日志
	backupAuditLogs.log	审计日志备份脚本运行日志
	certStatus.log	证书定期检查日志
	distribute.log	证书分发日志
	ficertgenenerate.log	证书替换日志，包括生成二级证书、cas证书、httpd证书的日志。
	genPwFile.log	生成证书密码文件日志
	modifyproxyconf.log	修改HTTPD代理配置的日志
	importTar.log	证书导入信任库日志
Httpd	install.log	Httpd安装日志
	access_log, error_log	Httpd运行日志
logman	logman.log	日志打包工具日志。
NodeAgent	install.log, install_os_optimization.log	NodeAgent安装日志
	installntp.log	ntp安装日志
	start_ntp.log	ntp启动日志
	ntpChecker.log	ntp检查日志
	ntpMonitor.log	ntp监控日志
	heartbeat_trace.log	NodeAgent与Controller心跳日志
	alarm.log	告警日志
	monitor.log	监控日志
	nodeagent_ctl.log, start-agent.log	NodeAgent启动日志
	agent.log	NodeAgent运行日志
	cert.log	证书日志
	agentplugin.log	监控agent侧插件运行日志

日志类型	日志文件名	描述
	omaplugin.log	OMA插件运行日志
	diskhealth.log	磁盘健康检查日志
	supressionAlarm.log	告警脚本运行日志
	updateHostFile.log	更新主机列表日志
	collectLog.log	节点日志采集脚本运行日志
	host_metric_collect.log	主机指标采集运行日志
	checkfileconfig.log	文件权限配置检查运行日志
	entropycheck.log	熵值检查运行日志
	timer.log	节点定时调度日志
	pluginmonitor.log	组件监控插件日志
	agent_alarm_py.log	NodeAgent检查文件权限发送告警日志
	checkUserThread.log	用户线程使用率告警采集日志
okerberos	addRealm.log , modifyKerberosRealm.log	切域日志
	checkservice_detail.log	Okerberos健康检查日志
	genKeytab.log	生成keytab日志
	KerberosAdmin_genConfigDetail.log	启动kadmin进程时, 生成kadmin.conf的运行日志
	KerberosServer_genConfigDetail.log	启动krb5kdc进程时, 生成krb5kdc.conf的运行日志
	oms-kadmind.log	kadmin进程的运行日志
	oms_kerberos_install.log , postinstall_detail.log	okerberos安装日志
	oms-krb5kdc.log	krbkdc运行日志
	start_detail.log	okerberos启动日志
	realmDataConfigProcess.log	切域失败, 回滚日志
	stop_detail.log	okerberos停止日志

日志类型	日志文件名	描述
oldapserver	ldapserver_backup.log	Oldapserver备份日志
	ldapserver_chk_service.log	Oldapserver健康检查日志
	ldapserver_install.log	Oldapserver安装日志
	ldapserver_start.log	Oldapserver启动日志
	ldapserver_status.log	Oldapserver进程状态检查日志。
	ldapserver_stop.log	Oldapserver停止日志
	ldapserver_wrap.log	Oldapserver服务管理日志。
	ldapserver_uninstall.log	Oldapserver卸载日志
	restart_service.log	Oldapserver重启日志
	ldapserver_unlockUser.log	记录解锁Ldap用户和管理账户的日志
metric_agent	gc.log	MetricAgent JAVA虚拟机gc日志
	metric_agent.log	MetricAgent运行日志
	metric_agent_qps.log	MetricAgent内部队列长度及qps信息记录日志
	metric_agent_root.log	MetricAgent所有运行日志
	start.log	MetricAgent启停信息日志
omm	omsconfig.log	OMS配置日志
	check_oms_heartbeat.log	OMS心跳运行日志
	monitor.log	OMS监控日志
	ha_monitor.log	HA_Monitor操作日志
	ha.log	HA操作日志
	fms.log	告警日志
	fms_ha.log	告警的HA监控日志
	fms_script.log	告警控制日志
	config.log	告警配置日志
	iam.log	IAM日志

日志类型	日志文件名	描述
	iam_script.log	IAM控制日志
	iam_ha.log	IAM的HA监控日志
	config.log	IAM配置日志
	operatelog.log	IAM操作日志
	heartbeatcheck_ha.log	OMS心跳的HA监控日志
	install_oms.log	OMS安装日志
	pms_ha.log	监控的HA监控日志
	pms_script.log	监控控制日志
	config.log	监控配置日志
	plugin.log	监控插件运行日志
	pms.log	监控日志
	ha.log	HA运行日志
	omm_gaussdba.log	gaussdb的HA监控日志
	gaussdb-<SERIAL>.log	gaussdb运行日志
	gs_ctl-<DATE>.log	gaussdb控制日志的归档日志
	gs_ctl-current.log	gaussdb控制日志
	gs_guc-current.log	gaussdb操作日志
	encrypt.log	omm加密日志
	omm_agent_ctl.log	OMA控制日志
	oma_monitor.log	OMA监控日志
	install_oma.log	OMA安装日志
	config_oma.log	OMA配置日志
	omm_agent.log	OMA运行日志
	acs.log	acs资源日志。
	aos.log	aos资源日志
	controller.log	controller资源日志
	floatip.log	floatip资源日志
	ha_ntp.log	ntp资源日志
	httpd.log	httpd资源日志

日志类型	日志文件名	描述
	okerberos.log	okerberos资源日志
	oldap.log	oldap资源日志
	tomcat.log	tomcat资源日志
	send_alarm.log	管理节点HA告警发送脚本运行日志
	pms_gc_<DATE>.log	监控GC日志
	pms_jstack.log	监控堆栈日志
timestamp	restart_stamp	NodeAgent启动时间
tomcat	cas.log, localhost_access_cas_log.l og	cas运行日志
	catalina.log, catalina.out, host- manager.log, localhost.log, manager.log	tomcat运行日志
	localhost_access_web_log. log	记录访问FusionInsight Manager系统REST接口 的日志
	web.log	web进程运行日志
	northbound_ftp_sftp.log, snmp.log	北向日志
	perfStats.log	性能数据统计日志
	redis_script.log	Redis脚本运行日志
	web_redis.log	Redis-ws的运行日志
update-service	omm_upd_server.log	updserver的运行日志
	omm_upd_agent.log	updagent的运行日志
	update-manager.log	updmanager的运行日志
	install.log	升级服务安装日志
	uninstall.log	升级服务卸载日志

日志类型	日志文件名	描述
	catalina.<时间>.log, catalina.out, host-manager.<时间>.log, localhost.<时间>.log, manager.<时间>.log, manager_access_log.<时间>.txt, web_service_access_log.<时间>.txt, catalina.log, gc-update-service.log.0.current, update-manager.controller, update-web-service.controller, update-web-service.log, commit_rm_distributed.log, commit_rm_upload_package.log, common_omagent_operator.log, forbid_monitor.log, initialize_package_atoms.log, initialize_unzip_pack.log, omm-upd.log, register_patch_pack.log, resume_monitor.log.rollback_clear_patch.log, unregister_patch_pack.log, update-rcommupd.log, update-rcupdatemanager.log, update-service.log	升级服务运行日志
upgrade	upgrade.log_<时间>	升级OMS日志
	rollback.log_<时间>	回滚OMS日志
sudo	sudo.log	sudo脚本执行日志

日志级别

Manager中提供了如表10-68所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 10-68 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。
ERROR	ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。
INFO	INFO记录系统及各事件正常运行状态信息
DEBUG	DEBUG记录系统及系统的调试信息。

日志格式

Manager的日志格式如下所示：

表 10-69 日志格式

日志类型	组件	格式	示例
Controller, Httpd, logman, NodeAgent, okerberos, oldapserver, omm, tomcat, upgrade	Controller, Httpd, logman, NodeAgent, okerberos, oldapserver, omm, tomcat, upgrade	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2020-06-30 00:37:09,067 INFO [pool-1-thread-1] Completed Discovering Node. com.xxx.hadoop.omm.controller.tasks.nodesetup.DiscoverNodeTask.execute(DiscoverNodeTask.java:299)

10.10.3 配置日志级别与文件大小

操作场景

如果需要在日志中调整记录的日志级别，则管理员可以修改FusionInsight Manager的日志级别。对于某个具体的服务，除了可以修改日志级别，还可以修改日志文件大小，防止磁盘空间不足日志无法保存。

对系统的影响

保存新的配置需要重启服务，此时对应的服务不可用。

修改 FusionInsight Manager 日志级别

1. 以omm用户登录主管理节点。
2. 执行以下命令，切换路径。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
```

3. 执行以下命令，修改日志级别。

```
./setLogLevel.sh 日志级别参数
```

日志级别参数如下，优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少：

- “DEFAULT”：设置后恢复到默认日志级别。
- “FATAL”：严重错误日志级别，设置后日志只会打印输出“FATAL”信息。
- “ERROR”：错误日志级别，设置后日志打印输出“ERROR”和“FATAL”信息。
- “WARN”：警告日志级别，设置后日志打印输出“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “INFO”（默认）：提示信息日志级别，设置后日志打印输出“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “DEBUG”：调试日志级别，设置后日志打印输出“DEBUG”、“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “TRACE”：跟踪日志级别，设置后日志打印输出“TRACE”、“DEBUG”、“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。

📖 说明

由于开源中定义的不同，组件的日志级别定义略有差异。

4. 验证日志级别设置已生效，请下载日志并查看。请参见[日志](#)。

修改服务日志级别与日志文件大小

📖 说明

KrbServer, LdapServer以及DBService不支持修改服务日志级别与日志文件大小。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务”。
- 步骤3** 单击服务列表中的某个服务，切换到“配置”页签。
- 步骤4** 选择“全部配置”，左边菜单栏中展开角色实例的菜单，单击所需修改的角色所对应的“日志”。
- 步骤5** 搜索各项参数，获取参数说明，在参数配置页面勾选所需的日志级别或修改日志文件大小。日志文件大小需填写单位“MB”。

须知

- 系统会根据配置的日志大小自动清理日志，如果需要保存更多的信息请设置一个较大的数值。为确保日志文件的完整性，建议根据实际业务量大小，在日志文件基于规则清理前，手动将日志文件备份存储至其他文件夹中。
- 个别服务不支持通过界面修改日志级别。

步骤6 单击“保存”，在“保存配置”单击“确定”。

步骤7 验证日志级别设置已生效，请下载日志并查看。

----结束

10.10.4 配置审计日志本地备份数

操作场景

集群组件的审计日志按名称分类，保存在集群各节点“/var/log/Bigdata/audit”，OMS每天凌晨3点自动备份这些审计日志目录。

各节点审计日志目录会按<节点IP>.tar.gz的文件名压缩，所有压缩文件再按<yyyy-MM-dd_HH-mm-ss>.tar.gz的文件名格式，压缩保存在主管理节点“/var/log/Bigdata/audit/bk/”，同时备管理节点会同步保存一个相同的副本。

默认情况下，OMS备份的文件最大保留个数为90，该任务指导系统管理员配置此最大保留个数。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

说明

用户只需在主管理节点执行此操作，不支持在备管理节点上修改审计日志备份文件数，否则可能造成集群无法正常工作。

步骤2 执行以下命令，切换目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
```

步骤3 执行以下命令，修改审计日志备份文件数。

```
./modifyLogConfig.sh -m 最大保留个数
```

OMS备份组件审计日志默认最大保留90个，可选值为“0”到“365”，如果设置的保留个数越大，会占用更多的磁盘空间。

显示如下结果，说明修改成功：

```
Modify log config successfully
```

----结束

10.10.5 查看角色实例日志

操作场景

FusionInsight Manager支持在线直接查看各角色实例的日志内容。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > *服务名称* > 实例”，单击需要查看日志的实例名称，进入实例状态页面。

步骤3 在“日志”区域，单击要查看的日志文件名称，即可在线预览对应日志内容。

说明

- 在“主机”页面单击主机名称，在主机详情页面的“实例”区域，也可查看该主机上所有角色实例的日志文件。
- 日志内容默认最多显示100行，可单击“加载更多”按钮查看更多日志内容。单击“下载”按钮，可将该日志文件下载到本地。如需批量下载服务日志，请参考[下载日志](#)。

图 10-17 查看实例日志

日志

```
dbservice_audit
componetUserManager
checkHaStatus
gaussdbinstall
install
start_dbserver
dbserver_rollback
status_dbserver
modifyDBPwd
dbservice_processCheck
ha
floatip_ha
ha_monitor
gaussdb
gs_ctl-current
----结束
backup
change_config
cleanupDBService
gaussdbuninstall
preStartDBService
stop_dbserver
dbserver_switchover
modifyPassword
dbservice_metric_collect
dbservice_serviceCheck
ha1
gaussDB_ha
send_alarm
gs_guc-current
```

10.11 备份恢复管理

10.11.1 备份恢复简介

概述

FusionInsight Manager提供对集群内的用户数据及系统数据的备份恢复能力，备份功能按组件提供。系统支持备份Manager的数据、组件元数据及业务数据。

备份功能支持将数据备份至本地磁盘（LocalDir）、本端HDFS（LocalHDFS）、远端HDFS（RemoteHDFS）、NAS（NFS/CIFS）、SFTP服务器（SFTP）、OBS，具体操作请参考[备份数据](#)。

对于支持多服务的组件，支持同服务多个实例的备份恢复功能且备份恢复操作与自身服务实例一致。

备份恢复任务的使用场景如下：

- 用于日常备份，确保系统及组件的数据安全。
- 当系统故障导致无法工作时，使用已备份的数据完成恢复操作。
- 当主集群完全故障，需要创建一个与主集群完全相同的镜像集群，可以使用已备份的数据完成恢复操作。

表 10-70 根据业务需要备份 Manager 配置数据

备份类型	备份内容	备份目录类型
OMS	默认备份集群管理系统中的数据库数据（不包含告警数据）以及配置数据。	<ul style="list-style-type: none"> • LocalDir • LocalHDFS • RemoteHDFS • NFS • CIFS • SFTP • OBS

表 10-71 根据业务需要备份组件元数据或其他数据

备份类型	备份内容	备份目录类型
DBService	备份DBService管理的组件（Loader、Metadata、Hive、Spark、Oozie、Hue、CDL和Redis）的元数据。对于安装了多服务的集群，包含多个Hive和Spark服务实例的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> • LocalDir • LocalHDFS • RemoteHDFS • NFS • CIFS • SFTP • OBS
Flink	Flink的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> • LocalDir • LocalHDFS • RemoteHDFS
Kafka	Kafka的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> • LocalDir • LocalHDFS • RemoteHDFS • NFS • CIFS • OBS

备份类型	备份内容	备份目录类型
NameNode	备份HDFS元数据。添加多个NameService后，支持不同NameService的备份恢复功能且备份恢复操作与默认实例“hacluster”一致。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● RemoteHDFS ● NFS ● CIFS ● SFTP ● OBS
Yarn	备份Yarn服务资源池相关信息。	
HBase	HBase系统表的tableinfo文件和数据文件。	
Solr	Solr的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● LocalHDFS ● NFS ● CIFS ● SFTP
Elasticsearch	Elasticsearch元数据，即存在于ZooKeeper上的与Elasticsearch安全功能相关的数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● RemoteHDFS ● NFS ● CIFS
Redis	Redis的业务数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalHDFS
IoTDB	IoTDB的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● NFS ● RemoteHDFS ● CIFS ● SFTP
ClickHouse	ClickHouse的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● RemoteHDFS ● OBS
Containers	Containers的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● LocalHDFS ● RemoteHDFS
RTDService	RTDService的元数据。	<ul style="list-style-type: none"> ● LocalDir ● LocalHDFS ● RemoteHDFS

表 10-72 根据业务需要备份特定组件业务数据

备份类型	备份内容	备份目录类型
HBase	备份表级别的用户数据。对于安装了多服务的集群，支持多个HBase服务实例的备份恢复功能且备份恢复操作与HBase服务实例一致。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS NFS CIFS SFTP OBS
HDFS	备份用户业务对应的目录或文件。 说明 加密目录不支持备份恢复。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS NFS CIFS SFTP
Hive	备份表级别的用户数据。对于安装了多服务的集群，支持多个Hive服务实例的备份恢复功能且备份恢复操作与Hive服务实例一致。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS NFS CIFS SFTP
Elasticsearch	备份索引数据。对于安装了多服务的集群，支持多个Elasticsearch服务实例的备份恢复功能且备份恢复操作与Elasticsearch服务实例一致。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS NFS
Solr	备份索引数据。对于安装了多服务的集群，支持多个Solr服务实例的备份恢复功能且备份恢复操作与Solr服务实例一致。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS
IoTDB	备份IoTDB业务数据。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS
ClickHouse	备份表级别的用户数据。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS OBS
MOTService	备份MOTService业务数据。	<ul style="list-style-type: none"> RemoteHDFS

需要特别说明的是，部分组件不提供单独的数据备份与恢复功能：

- Kafka支持副本特性，在创建主题时可指定多个副本来备份数据。
- CDL的数据存储在DBService与Kafka服务中，系统管理员可以通过创建备份DBService和Kafka的任务来备份数据。
- Mapreduce和Yarn的数据存放在HDFS上，故其依赖HDFS提供备份与恢复即可。
- ZooKeeper中存储的业务数据，其备份恢复能力由各上层组件按需独立实现。

原理

任务

在进行备份恢复之前，需要先创建备份恢复任务，并指定任务的参数，例如任务名称、备份数据源和备份文件保存的目录类型等等。通过执行备份恢复任务，用户可完成数据的备份恢复需求。在使用Manager执行恢复HDFS、HBase、Elasticsearch、Hive和NameNode数据时，无法访问集群。

每个备份任务可同时备份不同的数据源，每个数据源将生成独立的备份文件，每次备份的所有备份文件组成一个备份文件集，可用于恢复任务。备份任务支持将备份文件保存在Linux本地磁盘、本集群HDFS与备集群HDFS中。

备份任务提供全量备份或增量备份的策略，云数据备份任务不支持增量备份策略。如果备份的路径类型是NFS或CIFS，不建议使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

📖 说明

任务运行规则：

- 某个任务已经处于执行状态，则当前任务无法重复执行，其他任务也无法启动。
- 周期任务自动执行时，距离该任务上次执行的时间间隔需要在120秒以上，否则任务推迟到下个周期启动。手动启动任务无时间间隔限制。
- 周期任务自动执行时，当前时间不得晚于任务开始时间120秒以上，否则任务推迟到下个周期启动。
- 周期任务锁定时无法自动执行，需要手动解锁。
- OMS、DBService、Kafka、MOTService和NameNode备份任务开始执行前，若主管理节点“LocalBackup”分区可用空间小于20GB，则无法开始执行。

管理员在规划备份恢复任务时，请严格根据业务逻辑、数据存储结构、数据库或表关联关系，选择需要备份或者恢复的数据。系统默认创建间隔为1小时的周期备份任务“default-oms”、“default-集群ID”，支持全量备份OMS及集群的DBService、NameNode等元数据到本地磁盘。

快照

系统通过快照技术，快速备份数据。快照包含HBase快照、HDFS快照和Elasticsearch快照。

- HBase快照
HBase快照是HBase表在特定时间的一个备份，该备份文件不复制业务数据，不影响RegionServer。HBase快照主要复制表的元数据，包含table descriptor，region info和HFile的引用信息。通过这些元数据信息可以恢复快照时间点之前的数据。
- HDFS快照
HDFS快照是HDFS文件系统在特定时间点的只读备份副本，主要用于数据备份、用户误操作保护和灾难恢复的场景。
任意HDFS目录均可以配置启用快照功能并创建对应的快照文件，为目录创建快照前系统会自动启用此目录的快照功能。创建快照不会对正常的HDFS操作有任何影响。每个HDFS目录最多可创建65536个快照。
如果一个HDFS目录已创建快照，那么在快照完全删除以前，此目录无法删除或修改名称。该目录的上级目录或子目录也无法再创建快照。
- Elasticsearch快照
Elasticsearch快照是利用Elasticsearch提供的备份集群中索引数据的策略——snapshot API。在特定时间来备份当前集群的状态和数据，并保存到指定的快照仓库中。第一个快照会是一个数据的完整拷贝，但所有后续的快照保留的是已存快照和新数据之间的差异。

DistCp

DistCp (distributed copy) 是一个用于在本集群HDFS中或不同集群HDFS间进行大量数据复制的工具。在HBase、HDFS、Elasticsearch或Hive元数据的备份恢复任务中，

如果选择将数据备份在备集群HDFS中，系统将调用DistCp完成操作。主备集群请选择安装相同版本的MRS软件版本并安装集群系统。

DistCp使用Mapreduce来影响数据的分布、异常处理及恢复和报告，此工具会把指定列表中包含的多个源文件和目录输入不同的Map任务，每个Map任务将复制列表中指定文件对应分区的数据。

使用DistCp在两个集群的HDFS间进行数据复制，集群双方需要分别配置互信（同一个FusionInsight Manager管理下的集群不需要配置互信）和启用集群间拷贝功能。集群数据备份到另一个集群的HDFS时，需要安装Yarn组件，否则备份失败。

本地快速恢复

使用DistCp将本集群HBase、HDFS和Hive数据备份在备集群HDFS中以后，本集群HDFS保留了备份数据的快照。用户可以通过创建本地快速恢复任务，直接从本集群HDFS的快照文件中恢复数据。

NAS

NAS（Network Attached Storage）是一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能。利用NFS（支持NFSv3、NFSv4）和CIFS（支持SMBv2、SMBv3）协议，用户可以连通MRS的业务平面与NAS服务器，将数据备份至NAS或从NAS恢复数据。

说明

- 数据备份至NAS前，系统会自动将NAS共享地址挂载为备份任务执行节点的本地分区。在备份结束后，系统会卸载备份任务执行节点的NAS共享分区。
- 为防止备份恢复失败，数据备份及恢复期间，请勿访问NAS服务器挂载至本地的共享地址，如：“/srv/BigData/LocalBackup/nas”。
- 业务数据备份至NAS时，会使用DistCp。

规格

表 10-73 备份恢复特性规格

项目	参数
备份或恢复任务最大数量（个）	100
同一集群同时运行的任务数量（个）	1
等待运行的任务最大数量（个）	199
Linux本地磁盘最大备份文件大小（GB）	600

 说明

若业务数据存储 ZooKeeper 中的上层组件，在备份恢复这类数据时，需确保单个备份或恢复任务的 znode 数量不会过大，否则会造成任务失败，并影响 ZooKeeper 的服务性能。可通过如下方法确认单个备份或恢复任务的 znode 数量：

- 单个备份或恢复任务的 znode 数量要少于操作系统的文件句柄限制。查看句柄限制的方式如下：
 1. 使用 shell 命令输入：`cat /proc/sys/fs/file-max`，用于查看系统级的最大限制。
 2. 使用 shell 命令输入：`ulimit -n`，用于查看用户级的限制。
- 对于父目录的 znode 数量超过上述限制的情形，可以通过其子目录进行批量备份与恢复。使用 ZooKeeper 提供的客户端脚本查看 znode 数量的方式：
 1. 在 FusionInsight Manager 首页，选择“集群 > 服务 > Zookeeper > 实例”，查看 Zookeeper 各角色的管理 IP。
 2. 登录客户端所在节点，执行如下命令：
`zkCli.sh -server ip:port`，其中 `ip` 可以为任意管理 IP，`port` 默认值是 2181。
 3. 当看到如下输出信息时，表示已经成功连接上 Zookeeper 服务器。

```
WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null
[zk: ip:port(CONNECTED) 0]
```
 4. 使用 `getusage` 命令查看待备份目录的 znode 数量，例如：
`getusage /hbase/region`，输出结果中“Node count=xxxxxx”即表示 region 目录下存储的 znode 数量。

表 10-74 “default” 任务规格

项目	O MS	Elasti csearch	HB ase	IoT DB	ClickH ouse	Kaf ka	DBS ervi ce	Fli nk	NameNod e
备份周期	1小时								
最大备份数	168个（7天历史数据）							24个（1天历史数据）	
单个备份文件最大大小	10 MB	20MB	10 MB	10 MB	20 MB	512 MB	100 MB	1G B	20GB
最大占用磁盘大小	1.6 4G B	3.28G B	1.6 4 GB	1.64 GB	3.28 GB	84 GB	16.4 1GB	16 8G B	480GB
备份数据保存位置	主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”								

📖 说明

- HDFS、Hive、HBase、Elasticsearch执行周期备份时，受保护目录会创建快照。受快照机制影响删除两次备份之间的数据不会立即释放磁盘空间。
- 默认任务保存的备份数据，请管理员根据企业运维要求，定期转移并保存到集群外部。
- 管理员可直接创建DistCp备份任务将OMS、DBService和NameNode等的数据保存到外部集群。
- 集群数据的备份任务运行时长可根据要备份的数据量除以集群与备份设备之间的网络带宽来计算得出，在实际场景中，建议将计算得出的时常乘以1.5作为任务执行时长参考值。
- 执行数据备份任务会对集群的最大IO性能产生影响，建议备份任务运行时间与集群业务高峰错开。

10.11.2 备份数据

10.11.2.1 备份 Manager 数据

操作场景

为了确保FusionInsight Manager系统日常数据安全，或者系统管理员需要对Manager进行重大操作（如扩容、减容等）前后，需要对Manager数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Manager任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。
- 步骤2** 单击“创建”。
- 步骤3** 在“任务名称”填写备份任务的名称。
- 步骤4** 设置“备份对象”为“OMS”。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-75 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">首次全量备份，后续增量备份每次都全量备份每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“OMS”。

步骤7 在“OMS”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。
默认保存目录为“*数据存放路径*/LocalBackup/”，例如“/srv/BigData/LocalBackup”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “备份时使用集群”：填写备份目录对应的集群名称。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “源集群”：选择要备份数据使用的Yarn队列所在的集群。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和源集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

----结束

10.11.2.2 备份 CDL 数据

操作场景

为了确保CDL日常数据安全，或者系统管理员需要对CDL进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对CDL数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

CDL的数据存储在DBService与Kafka服务中，系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份DBService和Kafka任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-76 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">首次全量备份，后续增量备份每次都全量备份每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“DBService”和“Kafka”。

说明

若安装了多个DBService或Kafka服务，默认备份所有DBService或Kafka服务，可单击“指定服务”指定需要备份的服务。

步骤7 在“DBService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。具体参数配置要求请参考[步骤7](#)。

步骤8 在“Kafka”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。具体参数配置要求请参考[步骤7](#)。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz。

---结束

10.11.2.3 备份 Containers 元数据

操作场景

为了确保Containers集群中的元数据安全，或者集群用户需要对Containers进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对Containers集群的元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建备份Containers任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”是否有充足的空间。
- 如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

表 10-77 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">• 首次全量备份，后续增量备份• 每次都全量备份• 每n次进行一次全量备份

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”下的“Containers”。

步骤7 在“Containers”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。

默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”，例如“/srv/BigData/LocalBackup”。

选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

还需要配置以下参数：

- “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“*备份任务名_任务创建时间*”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为“*数据源_任务执行时间.tar.gz*”。

----结束

10.11.2.4 备份 ClickHouse 元数据

操作场景

为了确保ClickHouse集群中的元数据安全，或者集群用户需要对ClickHouse进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对ClickHouse集群的元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建备份ClickHouse任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“*数据存放路径/LocalBackup/*”是否有充足的空间。
- 如果主备集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主备集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 主备集群中，远端备份至HDFS，需要确保ClickHouse的HADOOP_RPC_PROTECTION配置项与HDFS的hadoop.rpc.protection配置项保持一致。
- 远端备份至HDFS，不支持HDFS加密目录。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

- “开始时间”：表示任务第一次启动的时间。
- “周期”：表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
- “备份策略”：只支持“每次都全量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”下的“ClickHouse”。

步骤7 在“ClickHouse”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

表 10-78 备份数据

路径类型	参数说明
LocalDir	<p>表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。</p> <p>默认保存目录为“数据存放路径/LocalBackup/”，例如“/srv/BigData/LocalBackup”。</p> <p>选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。</p>
RemoteHDFS	<p>表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。只能保留最新的一份备份文件，历史备份文件将被覆盖。</p> <p>还需要配置以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none">“目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。“IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。“目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。“目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。“目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。“目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
OBS	<p>表示将备份文件保存在OBS目录中。</p> <ul style="list-style-type: none">“目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。“最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为“数据源_任务执行时间.tar.gz”。

----结束

10.11.2.5 备份 ClickHouse 业务数据

操作场景

为了确保ClickHouse日常用户的业务数据安全，或者集群用户需要对ClickHouse进行重大操作（如升级或迁移等），需要对ClickHouse数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建备份ClickHouse任务。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主备集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主备集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。
- 主备集群中，远端备份至HDFS，需要确保ClickHouse的HADOOP_RPC_PROTECTION配置项与HDFS的hadoop.rpc.protection配置项保持一致。
- 远端备份至HDFS，不支持HDFS加密目录。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-79 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。

参数名称	描述
备份策略	<ul style="list-style-type: none">首次全量备份，后续增量备份每次都全量备份每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”下的“ClickHouse > ClickHouse”。

步骤7 在“ClickHouse”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

表 10-80 备份数据

路径类型	参数说明
RemoteHDFS	<p>表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。只能保留最新的一份备份文件，历史备份文件将被覆盖。</p> <p>还需要配置以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none">“目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。“IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。“目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。“目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。“目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。“目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
OBS	<p>表示将备份文件保存在OBS目录中。</p> <ul style="list-style-type: none">“目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。“最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 ClickHouse未使用“最大恢复点个数”参数，此参数可以填写1~1000范围内的任意值。

步骤9 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的ClickHouse表。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 根据界面提示，在第一个输入框填入ClickHouse表所在的逻辑集群和数据库，需要与当前存在的逻辑集群和数据库完全匹配，例如“/default_cluster/database”。
 - c. 在第二个框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选数据库中包含test关键字的所有的表，输入“test.*”。
 - d. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的表。
 - e. 单击“同步”保存筛选结果。

说明

- 输入正则表达式时，可以使用 **+** 和 **-** 增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。

步骤10 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端NameNode IP地址不正确。
- 待备份的目录或表不存在。
- NameService名称不正确。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。

----结束

10.11.2.6 备份 DBService 数据

操作场景

为了确保DBService日常数据安全，或者系统管理员需要对DBService进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对DBService数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份DBService任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-81 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">• 首次全量备份，后续增量备份• 每次都全量备份• 每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。• 如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“DBService”。

说明

若安装了多个DBService服务，默认备份所有DBService服务，可单击“指定服务”指定需要备份的DBService服务。

步骤7 在“DBService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。

默认保存目录为“*数据存放路径*/LocalBackup/”，例如“/srv/BigData/LocalBackup”。

选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
- “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和源集群中已存在且状态正常的队列名称相同。

- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
- “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz。

----结束

10.11.2.7 备份 Flink 元数据

操作场景

为了确保Flink集群中的元数据安全，或者系统管理员需要对Flink进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对Flink集群的元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Flink任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果要备份到HDFS，需要安装HDFS，Yarn服务。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“*数据存放路径/LocalBackup/*”是否有充足的空间。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

- “开始时间”：表示任务第一次启动的时间。
- “周期”：表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
- “备份策略”：只支持“每次都全量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”下的“Flink”。

步骤7 在“Flink”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。

默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”，例如“*/srv/BigData/LocalBackup*”。

选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“*/hbase*”或“*/user/hbase/backup*”。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX, haclusterX1, haclusterX2, haclusterX3, haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称，需和源集群中已存在且状态正常的队列名称相同。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为“数据源_任务执行时间.tar.gz”。

----结束

10.11.2.8 备份 HBase 元数据

操作场景

为了确保HBase元数据（主要包括tableinfo文件和HFile）安全，防止因HBase的系统表目录或者文件损坏导致HBase服务不可用，或者系统管理员需要对HBase系统表进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对HBase元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份HBase任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。

- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- HBase的“fs.defaultFS”配置参数需要与Yarn、HDFS的配置保持一致。
- 如果HBase数据存储在本本地HDFS，支持将HBase元数据备份到OBS。如果HBase数据存储到OBS，则不支持数据备份。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-82 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">• 首次全量备份，后续增量备份• 每次都全量备份• 每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。• 如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”下的“HBase”。

📖 说明

若安装了多个HBase服务，默认备份所有HBase服务，可单击“指定服务”指定需要备份的HBase服务。

步骤7 在“HBase”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。
默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”，例如“*/srv/BigData/LocalBackup*”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和源集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“*备份任务名_任务创建时间*”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为*版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz*。

---结束

10.11.2.9 备份 HBase 业务数据

操作场景

为了确保HBase日常数据安全，或者系统管理员需要对HBase进行重大操作（如升级或迁移等），需要对HBase业务数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份HBase任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

HBase备份业务数据时，可能存在以下场景：

- 用户创建HBase表时，“KEEP_DELETED_CELLS”属性默认值为“false”，备份该HBase表时会将已经删除的数据备份，可能导致恢复后出现垃圾数据。请根据业务需要，在创建HBase表时手动修改参数值为“true”。
- 用户在HBase表写入数据时手动指定了时间戳，且时间早于上一次该HBase表的备份时间，则在增量备份任务中可能无法备份新数据。
- HBase备份功能不支持对HBase的global或者命名空间的读取、写入、执行、创建和管理权限的访问控制列表（ACL）进行备份，恢复HBase数据后需要管理员在FusionInsight Manager上重新设置角色的权限。
- 已创建的HBase备份任务，如果本次备份任务在备集群的备份数据丢失，当下次执行增量备份时备份任务将失败，需要重新创建HBase的备份任务。若下次执行全量则备份正常。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录和备份任务需要使用的Yarn队列等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。
- 使用HDFS客户端，以hdfs用户执行hdfs lsSnapshottableDir检查当前集群中已创建HDFS快照的目录清单，确保待备份的数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录不存在HDFS快照，否则无法创建备份任务。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- HBase的“fs.defaultFS”配置参数需要与Yarn，HDFS的配置保持一致。
- 如果HBase数据存储在本本地HDFS，支持将HBase业务数据备份到OBS。如果HBase数据存储到OBS，则不支持数据备份。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-83 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。

参数名称	描述
备份策略	<ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">● 备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。● 如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”下的“HBase > HBase”。

步骤7 在“HBase”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为20。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为100。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为20。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为100。

步骤8 在“最大恢复点个数”填写备份任务在本集群中备份可保留的快照数量。

步骤9 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的HBase表。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 根据界面提示，在第一个输入框填写HBase表所在的命名空间，需要与当前存在的命名空间完全匹配。例如“default”。
 - c. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选命名空间中所有的表，输入“([\s\S]*?)”。例如要筛选命名规则为字母数字组合的表，如**tb 1**可输入“tb\d*”。
 - d. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的表。
 - e. 单击“同步”保存筛选结果。

说明

- 输入正则表达式时，可以使用 **+** 和 **-** 增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。

步骤10 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端NameNode IP地址不正确。
- 队列名称不正确。
- 待备份的HBase表数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录存在HDFS快照。
- 待备份的目录或表不存在。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。所有备份文件集保存在对应的快照目录中。

----结束

10.11.2.10 备份 Elasticsearch 业务数据

操作场景

为了确保Elasticsearch日常数据安全，或者系统管理员需要对Elasticsearch进行重大操作（如升级或迁移等），需要对Elasticsearch业务数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Elasticsearch任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

须知

- 快照创建时不会影响搜索查询，并且快照创建过程启动后，新的数据不会被记录到快照中，同一时刻只能有一份快照被创建。
- 创建备份任务时只会显示集群中已经打开的索引作为备份对象供选择，对于关闭的索引不会显示在界面上，即对关闭的索引不做备份。
- 创建备份任务时勾选的索引，如果在启动备份任务之前关闭了部分索引，则被关闭的索引不会进行备份，其他开启的索引正常备份。如果所有的索引都被关闭，则备份任务显示执行失败。
- 因为Elasticsearch业务数据的备份需要通过EsNode1实例来调用snapshot接口，所以请保证集群中所有EsNode1实例的健康状态为良好，可以正常接收请求。为了保证备份成功，请不要操作像扩容、减容、停止或重启Elasticsearch实例、停止或重启Elasticsearch服务、停止或重启集群等操作。
- 当集群中存在较大的数据需要备份时，请合理地分批次进行索引级别的数据备份，否则备份时间会较长。
- 为了避免每次都全量备份大数量的数据，建议在索引建立时就建立相应的周期备份任务，此时会在第一次执行备份任务时进行全量备份，后续的周期备份任务会进行增量备份。
- 当备份任务执行失败时，请登录目的端（RemoteHdfs和NFS）的备份路径目录（即创建备份到RemoteHdfs的任务时填写“目的端路径”的值，或备份到NFS时填写“服务器共享路径”的值），删除与备份任务名称相对应的子目录，即“备份任务名_数据源_任务创建时间”，以清理备份失败的数据。
- 备份前请检查需要备份的索引是不是green状态，没有分片丢失，否则会备份失败。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果要备份到HDFS，需要安装HDFS，Yarn服务。若Elasticsearch为普通模式，则不支持备份业务数据到安全模式HDFS。
- 如果要备份到NAS，需要安装HDFS服务。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

- 检查备集群HDFS和NAS服务端是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。
- 当备份Elasticsearch业务数据到NAS (NFS) 时，需要提前部署好NAS服务端，再进行如下操作。

保证NAS服务正常启动并创建共享路径后，创建本地的仓库路径，并将本地的仓库路径挂载到NAS的共享路径。

- a. 创建NAS的共享路径，并修改属主和权限，例如共享路径为“/var/nfs”。
 - 创建路径：`mkdir /var/nfs`
 - 修改属主：`chown 65534:65534 /var/nfs`
 - 修改权限：`chmod 777 /var/nfs`
- b. 在每一台机器上，将本地的仓库路径挂载到NAS的共享路径，“ip”为NAS服务器的地址。

挂载：`mount ip:/var/nfs /数据存放路径/elasticsearch/nas`

例如：

```
mount ip:/var/nfs /srv/BigData/elasticsearch/nas
```

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

- “开始时间”：表示任务第一次启动的时间。
- “周期”：表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
- “备份策略”：表示任务每次启动时备份的数据量。只支持“首次全量备份，后续增量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”下的“Elasticsearch > Elasticsearch”。

步骤7 在“Elasticsearch”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。Elasticsearch不支持备份到使用RangerKMS加密的目录。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端Hadoop RPC加密模式”：选择目的端集群HDFS基础配置“hadoop.rpc.protection”参数值。

- “目的端主NameNode IP地址”：填写目的端集群主NameNode业务平面IP地址。
- “目的端备NameNode IP地址”：填写目的端集群备NameNode业务平面IP地址。
- “目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “目的端路径”：填写目的端集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “单个实例的备份速度(MB/s)”：填写数据备份时单个实例的速度大小，默认值为50MB/s。请根据实际备份数据量修改备份速度。
 - “单个实例的恢复速度(MB/s)”：填写数据恢复时单个实例的速度大小，默认值为50MB/s。请根据实际备份数据量修改恢复速度。
 - “服务器共享路径”：填写NAS服务器的共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）

步骤8 Elasticsearch未使用“最大恢复点个数”参数，此参数可以填写1~1000范围内的任意值。

步骤9 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的index。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选包含“es”的索引，请输入“*.es.*”。例如要筛选以“es”开头的索引，请输入“es.*”。例如要输入以“es”结尾的索引，请输入“.*es”。
 - c. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的表。
 - d. 单击“同步”保存筛选结果。

说明

- 输入正则表达式时，可以使用+和-增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。

步骤10 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端主或备NameNode IP地址、端口号不正确。
- 待备份的索引名称在Elasticsearch集群中不存在。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“**备份任务名_数据源_任务创建时间**”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。所有备份文件集保存在对应的快照目录中。

----结束

10.11.2.11 备份 MOTService 业务数据

操作场景

为了确保MOTService日常用户的业务数据安全，或者集群用户需要对MOTService进行重大操作（如升级或迁移等），需要对MOTService数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建备份MOTService任务。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-84 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	仅支持每次都全量备份。 <ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”下的“MOTService > MOTService”。

步骤7 在“MOTService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录当前仅支持RemoteHDFS类型：“RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

- “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。

---结束

10.11.2.12 备份 NameNode 数据

操作场景

为了确保NameNode日常数据安全，或者系统管理员需要对NameNode进行重大操作（如升级或迁移等），需要对NameNode数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份NameNode任务。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-85 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	仅支持“每次都全量备份”。 说明 <ul style="list-style-type: none">• 备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。• 如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“NameNode”。

步骤7 在“NameNode”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。默认保存目录为“`数据存放路径/LocalBackup/`”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX, haclusterX1, haclusterX2, haclusterX3, haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：备集群NameNode的业务平面IP地址。
 - “目的端路径”：备份文件存放的位置。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

----结束

10.11.2.13 备份 HDFS 业务数据

操作场景

为了确保HDFS日常用户的业务数据安全，或者系统管理员需要对HDFS进行重大操作（如升级或迁移等），需要对HDFS数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份HDFS任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

说明

加密目录不支持备份恢复。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录和备份任务需要使用的Yarn队列等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。
- 使用HDFS客户端，以“hdfs”用户执行检查当前集群中已创建HDFS快照的目录清单，确保待备份的数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录不存在HDFS快照，否则无法创建备份任务。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-86 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">• 首次全量备份，后续增量备份• 每次都全量备份• 每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。• 如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“HDFS”。

步骤7 在“HDFS”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
- “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
- “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
- “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

步骤8 在“最大恢复点个数”填写备份任务在本集群中备份可保留的快照数量。

步骤9 在HDFS“备份内容”中，根据业务需要选择一个或多个需要备份的HDFS目录。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件

- a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 根据界面提示，在第一个输入框填写目录的父目录完整路径，需要与当前存在的目录完全匹配。例如“/tmp”。
 - c. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选父目录中所有的文件或子目录，输入“([s\S]*?)”。例如要筛选命名规则为字母数字组合的文件，如file 1可输入“file\d*”。
 - d. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的目录。
 - e. 单击“同步”保存筛选结果。

📖 说明

- 输入正则表达式时，可以使用+和-增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。
- 备份目录不可包含长期写入的文件，否则会导致备份任务失败，因此不建议对顶层目录进行操作，例如“/user”、“/tmp”、“/mr-history”。

步骤10 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端NameNode IP地址不正确。
- 队列名称不正确。
- 待备份的数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录存在HDFS快照。
- 待备份的目录或表不存在。
- NameService名称不正确。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。所有备份文件集保存在对应的快照目录中。

----结束

10.11.2.14 备份 Hive 业务数据

操作场景

为了确保Hive日常用户的业务数据安全，或者系统管理员需要对Hive进行重大操作（如升级或迁移等），需要对Hive数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Hive任务。支持创建任务自动或手动备份数据。

- Hive备份恢复功能不支持识别用户的Hive表、索引、视图等对象在业务和结构上存在的关联关系。用户在执行备份恢复任务时，需要根据业务场景管理统一的恢复点，防止影响业务正常运行。
- Hive备份恢复功能不支持Hive on RDB数据表，需要在外部数据库中单独备份恢复原始数据表。
- 已创建的Hive备份任务且包含Hive on HBase表，如果本次备份任务在备集群的备份数据丢失，当下次执行增量备份时备份任务将失败，需要重新创建Hive的备份任务。若下次执行全量则备份正常。
- 通过Manager备份功能对Hive表层级的HDFS目录做备份后，Hive表将无法被删除重建。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录和备份任务需要使用的Yarn队列等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。
- 使用HDFS客户端，以“hdfs”用户执行hdfs lsSnapshottableDir检查当前集群中已创建HDFS快照的目录清单，确保待备份的数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录不存在HDFS快照，否则无法创建备份任务。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-87 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。

参数名称	描述
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">首次全量备份，后续增量备份每次都全量备份每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“Hive > Hive”。

步骤7 在“Hive”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。



步骤8 在“最大恢复点个数”填写备份任务在本集群中备份可保留的快照数量。

步骤9 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的Hive表。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 根据界面提示，在第一个输入框填写Hive表所在的数据库，需要与当前存在的数据库完全匹配。例如“defalut”。
 - c. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选数据库中所有的表，输入“([\s\S]*?)”。例如要筛选命名规则为字母数字组合的表，如**tb 1**可输入“tb\d*”。
 - d. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的表。
 - e. 单击“同步”保存筛选结果。

说明

- 输入正则表达式时，可以使用  和  增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。

步骤10 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端NameNode IP地址不正确。
- 队列名称不正确。
- 待备份的数据文件所在HDFS路径的父目录或子目录存在HDFS快照。
- 待备份的目录或表不存在。
- NameService名称不正确。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。所有备份文件集保存在对应的快照目录中。

----结束

10.11.2.15 备份 IoTDB 元数据

操作场景

为了确保IoTDB元数据安全，防止因IoTDB的元数据文件损坏等导致IoTDB服务不可用时，需要对IoTDB元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份IoTDB任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份任务的类型、周期、备份对象、备份目录和备份任务需要使用的Yarn队列等策略规格。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-88 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。

参数名称	描述
备份策略	<p>选择数据周期备份策略。</p> <ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份 <p>说明 备份组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。</p>

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”区域下的“loTDB”。

说明

若安装了多个loTDB服务，默认备份所有loTDB服务，可单击“指定服务”指定需要备份的服务。

步骤7 在“loTDB”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存备份任务。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz。

----结束

10.11.2.16 备份 IoTDB 业务数据

操作场景

为了确保IoTDB日常数据安全，或者系统管理员需要对IoTDB进行重大操作（如升级或迁移等），需要对IoTDB业务数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份IoTDB任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。目前IoTDB仅支持备份到HDFS中。
- 若IoTDB为普通模式，则不支持备份业务数据到安全模式HDFS。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-89 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	选择数据周期备份策略。 <ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份 <p>说明 备份组件业务数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。</p>

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”区域下的“IoTDB > IoTDB”。

步骤7 在“IoTDB”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

“RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：



- “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “目的端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

步骤8 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的业务数据。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 根据界面提示，在第一个输入框填写目录的父目录完整路径，需要与当前存在的目录完全匹配。例如“/root”。
 - c. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选父目录中所有的文件或子目录，输入“([\s\S]*?)”。例如要筛选命名规则为字母数字组合的文件，如file 1可输入“file\d*”。
 - d. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选包含“test”的对象，请输入“.*test.*”。例如要筛选以“test”开头的对象，请输入“test.*”。例如要输入以“test”结尾的对象，请输入“.*test”。
 - e. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的目录。
 - f. 单击“同步”保存筛选结果。

说明

- 输入正则表达式时，可以使用  和  增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。
- 备份目录不可包含长期写入的文件，否则会导致备份任务失败，因此不建议对顶层目录进行操作，例如“/user”、“/tmp”、“/mr-history”。

步骤9 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端NameNode IP地址不正确。
- 待备份的数据不存在。

步骤10 单击“确定”保存。

步骤11 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_数据源_任务创建时间”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。所有备份文件集保存在对应的快照目录中。

----结束

10.11.2.17 备份 Kafka 元数据

操作场景

为了确保Kafka元数据安全，或者系统管理员需要对ZooKeeper进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对Kafka元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Kafka任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至NAS中，需要提前部署好NAS服务端。
- 如果数据要备份至OBS中，需要当前集群已对接OBS，并具有访问OBS的权限。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-90 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">首次全量备份，后续增量备份每次都全量备份每n次进行一次全量备份 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">备份Manager数据和组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。如果“路径类型”要使用NFS或CIFS，不能使用增量备份功能。因为在NFS或CIFS备份时使用增量备份时，每次增量备份都会刷新最近一次全量备份的备份数据，所以不会产生新的恢复点。

步骤6 在“备份配置”，勾选“Kafka”。

说明

若安装了多个Kafka服务，默认备份所有Kafka服务，可单击“指定服务”指定需要备份的Kafka服务。

步骤7 在“Kafka”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称（haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4），也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。

- “目的端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写保存备份数据的OBS目录。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz。

----结束

10.11.2.18 备份 Redis 数据

操作场景

为了确保Redis日常数据安全，或者系统管理员需要对Redis集群进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对Redis集群数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Redis集群任务并备份数据。为避免Redis业务受到严重影响，请使用手动备份数据。

前提条件

- 检查当前集群已部署HDFS服务。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

- “开始时间”：表示任务第一次启动的时间。
- “周期”：表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
- “备份策略”：只支持“每次都全量备份”。

说明

- Redis在执行备份任务的时候会对全量数据进行AOF持久化，业务数据量大时对性能产生较大影响，建议不对Redis进行周期备份。
- 请在业务不繁忙时进行Redis的手动备份操作。

步骤6 在“备份配置”，勾选“Redis”。

步骤7 在“Redis”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”

说明

- Redis数据备份不支持将目的端路径设置于HDFS的SM4加密分区。
- “目的端路径”可以为HDFS上不存在的路径，备份时会自动创建路径。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_数据源_任务创建时间”。

----结束

10.11.2.19 备份 RTDService 元数据

操作场景

为了确保RTDService集群中的元数据安全，或者集群用户需要对RTDService进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对RTDService集群的元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建备份RTDService任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”是否有充足的空间。
- 如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型，“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

创建周期备份任务，还需要填写以下参数：

表 10-91 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	<ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”下的“RTDService”。

步骤7 在“RTDService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。
默认保存目录为“数据存放路径/LocalBackup/”，例如“/srv/BigData/LocalBackup”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “LocalHDFS”：表示将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端路径”：填写备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。

- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为“数据源_任务执行时间.tar.gz”。

---结束

10.11.2.20 备份 Solr 元数据

操作场景

Solr的主要元数据存储 ZooKeeper 中，为了确保 Solr 元数据安全，或者系统管理员要对 ZooKeeper 进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对 Solr 元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过 FusionInsight Manager 创建备份 Solr 任务并备份元数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

前提条件

- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点“数据存放路径/LocalBackup/”是否有充足的空间。
- 如果数据要备份至 NAS 中，需要提前部署好 NAS 服务端。

操作步骤

步骤1 在 FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-92 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。

参数名称	描述
备份策略	选择数据周期备份策略。 <ul style="list-style-type: none">● 首次全量备份，后续增量备份● 每次都全量备份● 每n次进行一次全量备份 说明 备份组件元数据时不支持增量备份，仅支持“每次都全量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“元数据和其它数据”区域下的“Solr”。

说明

若安装了多个Solr服务，默认备份所有Solr服务，可单击“指定服务”指定需要备份的服务。

步骤7 在“Solr”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “LocalDir”：表示将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。默认保存目录为“*数据存放路径/LocalBackup/*”。
选择此参数值，还需要配置“最大备份数”，表示备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “目的端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
 - “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。

- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “服务器共享路径”：填写用户配置的NAS服务器共享目录。（服务器共享路径不能设置为根目录，且共享路径的用户组和属组必须为nobody:nobody）
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。
- “SFTP”：表示将备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “服务器共享路径”：SFTP服务器上的备份路径。
 - “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 单击“确定”保存备份任务。

步骤9 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为“备份任务名_任务创建时间”，用于保存数据源的备份文件。

备份文件的名称为版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz。

----结束

10.11.2.21 备份 Solr 业务数据

操作场景

为了确保Solr日常数据安全，或者系统管理员需要对Solr进行重大操作（如升级或迁移等），需要对Solr业务数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建备份Solr任务并备份数据。支持创建任务自动或手动备份数据。

须知

- 快照创建时不会影响搜索查询，并且快照创建过程启动后，新的数据不会被记录到快照中，同一时刻只能有一份快照被创建。
- 创建备份任务时勾选的索引，如果在启动备份任务之前删除了部分索引，则被删除的索引不会进行备份。如果所有的索引都被删除，则备份任务显示执行失败。
- 请保证集群中所有实例的健康状态为良好，可以正常接收请求。为了保证备份成功，请不要操作像扩容、减容、停止或重启Solr实例、停止或重启Solr服务、停止或重启集群等操作。
- 当集群中存在较大的数据需要备份时，请合理地分批次进行索引级别的数据备份，否则备份时间会较长。
- 当备份任务执行失败时，请登录目的端（RemoteHDFS）的备份路径目录（即创建备份到RemoteHDFS的任务时填写“目的端路径”的值，删除与备份任务名称相对应的子目录，即“备份任务名_数据源_任务创建时间”，以清理备份失败的数据。
- 备份前请检查需要备份的索引是不是green状态，没有分片丢失，否则会备份失败。

前提条件

- 如果数据要备份至远端HDFS中，需要准备一个用于备份数据的备集群，认证模式需要与主集群相同。其他备份方式不需要准备备集群。目前Solr仅支持备份到HDFS中。
- 若Solr为普通模式，则不支持备份业务数据到安全模式HDFS。
- 如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查备集群HDFS是否有充足的空间，备份文件保存的目录建议使用用户自定义的目录。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 单击“创建”。

步骤3 在“任务名称”填写备份任务的名称。

步骤4 在“备份对象”选择待操作的集群。

步骤5 在“备份类型”选择备份任务的运行类型。

“周期备份”表示按周期自动执行备份，“手动备份”表示由手工执行备份。

表 10-93 周期备份参数

参数名称	描述
开始时间	任务第一次启动的时间。

参数名称	描述
周期	任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按“小时”或按“天”。
备份策略	表示任务每次启动时备份的数据量。只支持“每次都全量备份”。

步骤6 在“备份配置”，勾选“业务数据”区域下的“Solr > Solr”。

步骤7 在“Solr”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

“RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “目的端NameService名称”：填写备集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “目的端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “目的端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “目的端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “目的端路径”：填写备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如“/hbase”或“/user/hbase/backup”。
- “最大备份数”：填写备份目录中可保留的备份文件集数量。

步骤8 在“备份内容”中，选择一个或多个需要备份的Collection。

支持两种方式选择备份数据：

- 添加备份数据文件
 - a. 单击“添加”。
 - b. 在“文件目录”框内选择要备份的表，单击“添加”添加到“备份文件”框内。
 - c. 单击“确定”添加备份数据文件。
- 正则表达式筛选
 - a. 单击“正则表达式输入”。
 - b. 在第一个输入框中输入“/”，该根目录非实际目录，仅表示solr内部。
 - c. 在第二个输入框输入正则表达式，支持标准正则表达式。例如要筛选包含“solr”的索引，请输入“.*solr.*”。例如要筛选以“solr”开头的索引，请输入“solr.*”。例如要输入以“solr”结尾的索引，请输入“.*solr”。
 - d. 单击“刷新”，在“目录名称”查看筛选的表。
 - e. 单击“同步”保存筛选结果。

📖 说明

- 输入正则表达式时，可以使用 **+** 和 **-** 增加或删除一条表达式。
- 如果已选择的表或目录不正确，可以单击“清除选中节点”清除勾选。

步骤9 单击“校验”查看备份任务的配置是否正确。

校验失败可能存在以下原因：

- 目的端主或备NameNode IP地址、NameService名称不正确。
- 待备份的索引名称在集群中不存在。

步骤10 单击“确定”保存。

步骤11 在备份任务列表中已创建任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”，开始执行备份任务。

备份任务执行完成后，系统自动在备集群的备份路径中为每个备份任务创建子目录，目录名为“**备份任务名_数据源_任务创建时间**”，数据源每次备份的最新备份文件保存在此目录中。每执行一次备份任务便会在该目录下创建一个快照目录，目录名为“**_snapshot绝对秒数**”，当创建的快照目录数大于任务的“最大备份数”时，会自动将创建时间最早的目录删除。

---结束

10.11.3 恢复数据

10.11.3.1 恢复 Manager 数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对FusionInsight Manager系统进行重大数据调整等操作后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，需要对Manager进行恢复数据操作。

管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Manager任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Manager数据。

对系统的影响

- 恢复过程中需要重启Controller，重启时FusionInsight Manager无法登录和操作。
- 恢复过程中需要重启集群，集群重启时无法访问。
- Manager数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据，例如系统设置、用户信息、告警信息或审计信息。可能导致无法查询到数据，或者某个用户无法访问集群。

- Manager数据恢复后，系统将强制各集群的LdapServer从OLdap同步一次数据。

前提条件

- 如果要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查OMS资源状态是否正常，检查各集群的LdapServer实例状态是否正常。如果不正常，不能执行恢复操作。
- 检查集群主机和服务的状态是否正常。如果不正常，不能执行恢复操作。
- 检查恢复数据时集群主机拓扑结构与备份数据时是否相同。如果不相同，不能执行恢复操作，必须重新备份。
- 检查恢复数据时集群中已添加的服务与备份数据时是否相同。如果不相同，不能执行恢复操作，必须重新备份。
- 停止依赖集群运行的上层业务应用。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理 > 创建”。

步骤4 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤5 在“恢复对象”选择“OMS”。

步骤6 “恢复配置”勾选“OMS”。

步骤7 在“OMS”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

- “恢复时使用集群”：表示选择恢复任务执行时使用集群的名称。
- “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX1, haclusterX2, haclusterX3, haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源集群”：选择恢复数据使用的Yarn队列所在的集群。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。

- “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
- “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
- “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤8 单击“确定”保存。

步骤9 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤10 以omm用户分别登录主、备管理节点。

步骤11 执行以下命令，重新启动OMS。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-oms.sh
```

提示以下信息表示命令执行成功：

```
start HA successfully.
```

执行`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh`，查看管理节点的“HAAllResOK”是否为“Normal”，并可以重新登录FusionInsight Manager表示重启OMS成功。

步骤12 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > KrbServer > 更多 > 同步配置”，单击“确定”，等待KrbServer服务配置同步过程完成。

步骤13 在“主页”右上方选择“更多 > 同步配置”，单击“确定”，等待集群配置同步成功。

步骤14 在“主页”右上方选择“更多 > 重启”，输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”，等待集群重启成功。

----结束

10.11.3.2 恢复 CDL 数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对CDL进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对CDL进行恢复数据操作。

CDL的元数据存储于DBService与Kafka服务中，系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复DBService与Kafka任务恢复CDL数据。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的DBService与Kafka数据。
- MRS集群中默认使用DBService保存Hive、Hue、Loader、Spark、Metadata、Oozie、CDL和Redis的元数据。恢复DBService的数据将恢复全部相关组件的元数据。

对系统的影响

- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，依赖DBService的组件可能配置过期，需要重启配置过期的服务。
- 元数据恢复后，Kafka的消费者在ZooKeeper上保存的offset信息将会回退，可能导致重复消费。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查DBService主备实例状态是否正常。如果不正常，不能执行恢复操作。
- 先停止Kafka服务，待恢复完成后，再启动Kafka服务。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“DBService”和“Kafka”。

📖 说明

若安装了多个DBService或Kafka服务，请勾选需要恢复的DBservice、Kafka服务名称。

步骤8 在“DBService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。具体参数配置要求请参考**步骤8**。

步骤9 在“Kafka”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。具体参数配置要求请参考**步骤8**。

步骤10 单击“确定”保存。

步骤11 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.3 恢复 Containers 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，集群用户对Containers进行重大操作（如升级或迁移等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致Containers组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Containers元数据进行恢复数据操作。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建恢复Containers任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Containers元数据，建议手动备份最新Containers元数据后，再执行恢复Containers元数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Containers元数据。
- 建议Containers和RTDService同时恢复元数据，如果仅对RTDService做备份恢复，则需要重新下线再上线RTDService服务才能运行业务；仅对Containers做备份恢复，则业务管理状态与运行状态可能不一致。
- Containers业务恢复后，如果之前已上线过对应事件源的预测变量，模型变量和决策引擎，恢复完成后需要重新手动上线。

对系统的影响

- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动Containers的上层应用。

前提条件

- 检查Containers元数据备份文件保存路径。
- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中，指定一次成功执行的“备份路径”，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”中选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其他数据”下的“Containers”。

步骤8 在“Containers”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示从主管理节点的本地磁盘上恢复数据。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“备份任务名_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示从备集群的HDFS目录恢复数据。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。

- “源端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，在弹出窗口上继续单击“确定”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.4 恢复 ClickHouse 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，集群用户需要对ClickHouse进行重大操作（如升级或迁移等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致ClickHouse组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对ClickHouse元数据进行恢复数据操作。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建恢复ClickHouse任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复ClickHouse元数据，建议手动备份最新ClickHouse元数据后，再执行恢复ClickHouse元数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的ClickHouse元数据。

对系统的影响

- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动ClickHouse的上层应用。

前提条件

- 检查ClickHouse元数据备份文件保存路径。
- 如果要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主备集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主备集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群中，从远端HDFS恢复至本地时，需要确保ClickHouse的HADOOP_RPC_PROTECTION配置项与HDFS的hadoop.rpc.protection配置项保持一致。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中，指定一次成功执行的“备份路径”，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”中选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其他数据”下的“ClickHouse”。

步骤8 在“ClickHouse”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

表 10-94 恢复数据

路径类型	参数说明
LocalDir	表示从主管理节点的本地磁盘上恢复数据。 选择此参数值，还需要配置： <ul style="list-style-type: none">• “源端路径”：表示要恢复的备份文件，具体需要登录主OMS所在节点，进入步骤2复制的备份路径，记录元数据压缩包名，例如，“备份任务名_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

路径类型	参数说明
RemoteHDFS	<p>表示从备集群的HDFS目录恢复数据。</p> <p>选择此参数值，还需要配置以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none">“源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。“IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。“源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。“源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。“源端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。“源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径，具体路径为步骤2复制的备份路径，例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。“逻辑集群”：填写备份数据的ClickHouse逻辑集群。
OBS	<p>表示从OBS中恢复数据。</p> <p>选择此参数值，还需要配置以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none">“源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如：“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，在弹出窗口上继续单击“确定”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤11 在“集群 > 服务”页面，启动ClickHouse服务。

----结束

10.11.3.5 恢复 ClickHouse 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，集群用户对ClickHouse进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对ClickHouse进行恢复数据操作。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建恢复ClickHouse任务并恢复数据。只支持创建任务手动恢复数据。

ClickHouse备份恢复功能不支持识别用户的ClickHouse表、索引、视图等对象在业务和结构上存在的关联关系。用户在执行备份恢复任务时，需要根据业务场景管理统一的恢复点，防止影响业务正常运行。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的ClickHouse数据。

对系统的影响

- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动ClickHouse的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主备集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主备集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 规划好恢复数据保存表的数据库，数据表在HDFS的保存位置，以及访问恢复数据的用户清单。
- 检查ClickHouse备份文件保存路径。
- 停止ClickHouse的上层应用。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。
- 主备集群中，从远端HDFS恢复至本地时，需要确保ClickHouse的HADOOP_RPC_PROTECTION配置项与HDFS的hadoop.rpc.protection配置项保持一致。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。
选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”的“业务数据”下，勾选“ClickHouse”。

步骤8 在“ClickHouse”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

表 10-95 恢复数据

路径类型	参数说明
RemoteHDFS	<ul style="list-style-type: none">表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：<ul style="list-style-type: none">“源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。“IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。“源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。“源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。“源端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。“源端路径”：参考步骤2中获取的“备份路径”，填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。
OBS	<p>表示从OBS中恢复数据。</p> <p>选择此参数值，还需要配置以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none">“源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如：“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.6 恢复 DBService 数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对DBService进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对DBService进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复DBService任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的DBService数据。
- MRS集群中默认使用DBService保存Hive、Hue、Loader、Spark、Metadata、Oozie、CDL和Redis的元数据。恢复DBService的数据将恢复全部相关组件的元数据。

对系统的影响

- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，依赖DBService的组件可能配置过期，需要重启配置过期的服务。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查DBService主备实例状态是否正常。如果不正常，不能执行恢复操作。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
 - “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。
- 选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“DBService”。

📖 说明

若安装了多个DBService服务，请勾选需要恢复的DBservice服务名称。

步骤8 在“DBService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.7 恢复 Flink 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员需要对Flink进行重大操作（如升级或迁移等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致Flink组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Flink元数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Flink任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Flink元数据，建议手动备份最新Flink元数据后，再执行恢复Flink元数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Flink元数据。
- Flink元数据恢复和业务数据恢复不能同时进行操作，否则会导致业务数据恢复失败。建议元数据恢复完成后再进行业务数据恢复。

对系统的影响

- 元数据恢复前，需要停止Flink服务，在这期间所有上层应用都会受到影响，无法正常工作。
- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动Flink的上层应用。

前提条件

- 检查Flink元数据备份文件保存路径。
- 恢复Flink元数据需要先停止Flink服务。
- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中，指定一次成功执行的“备份路径”，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”中选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其他数据”下的“Flink”。

步骤8 在“Flink”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示从主管理节点的本地磁盘上恢复数据。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“备份任务名_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。
- “RemoteHDFS”：表示从备集群的HDFS目录恢复数据。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称，需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，在弹出窗口上继续单击“确定”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤11 在“集群 > 服务”页面，启动Flink服务。

----结束

10.11.3.8 恢复 HBase 元数据

操作场景

为了确保HBase元数据（主要包括tableinfo文件和HFile）安全，防止因HBase的系统表目录或者文件损坏导致HBase服务不可用，或者系统管理员需要对HBase系统表进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对HBase元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复HBase任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的HBase数据。
- 建议一个恢复任务只恢复一个组件的元数据，避免因停止某个服务或实例影响其他组件的数据恢复。同时恢复多个组件数据，可能导致数据恢复失败。
HBase元数据不能与NameNode元数据同时恢复，会导致数据恢复失败。

对系统的影响

- 元数据恢复前，需要停止HBase服务，在这期间所有上层应用都会受到影响，无法正常工作。
- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动HBase的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 检查HBase元数据备份文件保存路径。
- 恢复HBase元数据需要先停止HBase服务。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其他数据”下的“HBase”。

📖 说明

若安装了多个HBase服务，请勾选需要恢复的HBase服务名称。

步骤8 在“HBase”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。

- “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.9 恢复 HBase 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对HBase进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对HBase业务数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复HBase任务并恢复数据。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的HBase数据。
- HBase业务数据恢复和HBase/HDFS元数据恢复操作不能同时进行，否则会导致元数据恢复失败。建议元数据恢复完成后再进行业务数据恢复。

对系统的影响

- 恢复过程的数据还原阶段，系统会把待恢复的HBase表禁用，此时无法访问该表。还原阶段可能需要几分钟时间，此时HBase的上层应用无法正常工作。
- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动HBase的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查HBase备份文件保存路径。
- 停止HBase的上层应用。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“业务数据”下的“HBase”。

步骤8 在“HBase”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，

- haclusterX2, haclusterX3, haclusterX4; 也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“*备份路径/xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间/*”。该路径可在备份管理列表中选择对应备份任务所在行的“操作”列的“更多 > 查看历史”，单击“备份路径”列的“查看”，即可获取对应的备份路径。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“*备份路径/xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间/*”。该路径可在备份管理列表中选择对应备份任务所在行的“操作”列的“更多 > 查看历史”，单击“备份路径”列的“查看”，即可获取对应的备份路径。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
 - “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“*备份路径/xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间/*”。该路径可在备份管理列表中选择对应备份任务所在行的“操作”列的“更多 > 查看历史”，单击“备份路径”列的“查看”，即可获取对应的备份路径。

- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
- “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。该路径可在备份管理列表中选择对应备份任务所在行的“操作”列的“更多 > 查看历史”，单击“备份路径”列的“查看”，即可获取对应的备份路径。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/xxx/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的Yarn队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个已备份的OBS目录。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。

步骤9 在“数据配置”中的“备份数据”列根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份数据，并在“目标名称空间”列，指定备份数据恢复的命名空间。

“目标名称空间”建议选择一个备份命名空间不同的位置。

步骤10 在“强制覆盖”选择“true”，表示存在同名数据表时强制恢复备份的所有数据，如果数据表中存在备份后新增加的数据，那恢复后将丢失这些数据。选择“false”表示存在同名表时不执行恢复任务。

步骤11 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果队列名称不正确，校验失败。
- 如果不存在指定的命名空间，校验失败。
- 如果不满足强制覆盖的条件，校验失败。

步骤12 单击“确定”保存。

步骤13 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤14 检查是否是在全新安装，或者重新安装HBase的环境中恢复了HBase数据。

- 是，需要管理员在FusionInsight Manager上根据原有的业务规划重新设置角色的权限。
- 否，任务结束。

----结束

10.11.3.10 恢复 Elasticsearch 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对Elasticsearch进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Elasticsearch业务数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建Elasticsearch业务数据的恢复任务，成功执行后进行业务数据恢复。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Elasticsearch业务数据，建议手动备份最新的Elasticsearch业务数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Elasticsearch业务数据。
- 需要恢复的索引分片必须和快照中对应的索引分片数量保持一致。
- 在恢复任务执行过程中，会自动关闭需要恢复的索引，恢复任务执行完成后，会自动打开相关索引，如果需要恢复的索引不存在，则会自动创建索引。所以恢复任务执行过程中可能会影响相关索引的业务操作。
- 因为Elasticsearch业务数据的恢复需要通过EsNode1实例来调用snapshot接口，所以请保证集群中所有EsNode1实例的健康状态为良好，可以正常接收请求。为了保证恢复成功，请不要操作像扩容、减容、停止或重启Elasticsearch实例、停止或重启Elasticsearch服务、停止或重启集群等操作。

对系统的影响

- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动Elasticsearch的上层应用。

前提条件

- 检查Elasticsearch备份文件保存路径。
- 停止Elasticsearch的上层应用。
- 如果要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。
选择正确的项目，在“备份路径”手动选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“业务数据”下的“Elasticsearch”。

步骤8 在“Elasticsearch”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

恢复目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将从备集群的HDFS目录下恢复数据。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode的业务平面IP地址。
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的Elasticsearch快照。
- “NFS”：表示将通过NFS协议从NAS中获取备份文件。选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
- “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
- “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个NAS上已备份的Elasticsearch快照名称。

步骤9 在“数据配置”中的“备份数据”列根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份数据。

说明

若勾选了“.security_info或.index_owner_info”索引，请提前关闭“.security_info”或“.index_owner_info”索引，否则将有可能导致恢复任务执行失败。

步骤10 在“强制覆盖”中，“false”不生效，Elasticsearch会强制覆盖，即表示存在同名索引时强制恢复备份的所有数据。如果索引中存在备份后新增加的数据，那恢复后将丢失这些数据。

步骤11 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果不存在指定的恢复目录，校验失败。
- 如果不满足强制覆盖的条件，校验失败。

步骤12 单击“确定”保存。

步骤13 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.11 恢复 MOTService 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，集群用户对MOTService进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对MOTService进行恢复数据操作。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建恢复MOTService任务并恢复数据。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的MOTService数据。

对系统的影响

- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动MOTService的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 规划好恢复数据保存表的数据库，数据表在HDFS的保存位置，以及访问恢复数据的用户清单。
- 检查MOTService备份文件保存路径。
- 停止MOTService的上层应用。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”的“业务数据”下，勾选“MOTService”。

步骤8 在“MOTService”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录当前仅支持RemoteHDFS类型：

“RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。

- “源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “源端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “源端路径”：参考步骤2中获取的“备份路径”，填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 选择“集群 > 服务 > MOTService”，单击“停止服务”，根据界面提示停止MOTService服务。

步骤11 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。恢复任务完成后需手动启动MOTService服务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.12 恢复 NameNode 数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对NameNode进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对NameNode进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复NameNode任务并恢复数据。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 如果当前同时需要恢复HDFS业务数据，建议先恢复HDFS业务数据，再恢复NameNode数据。
- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的NameNode数据。
- 建议一个恢复任务只恢复一个组件的元数据，避免因停止某个服务或实例影响其他组件的数据恢复。同时恢复多个组件数据，可能导致数据恢复失败。
HBase元数据不能与NameNode元数据同时恢复，会导致数据恢复失败。

对系统的影响

- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 恢复数据后需要重启NameNode，重启完成前NameNode不可访问。

- 恢复数据后可能导致元数据与业务数据无法匹配，HDFS进入安全模式且HDFS服务启动失败。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。
- 在FusionInsight Manager停止所有待恢复数据的NameNode角色实例，其他的HDFS角色实例必须保持正常运行，恢复数据后重启NameNode。NameNode角色实例重启前无法访问。
- 检查NameNode备份文件保存路径是否保存在主管理节点“[数据存放路径/LocalBackup/](#)”。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“[集群 > 服务 > HDFS > 实例 > NameNode](#)”，查看待恢复数据的NameNode角色实例是否已经停止，如果NameNode角色实例未停止，请停止NameNode角色实例运行。

步骤2 在FusionInsight Manager，选择“[运维 > 备份恢复 > 备份管理](#)”。

步骤3 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“[更多 > 查询历史](#)”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤4 在FusionInsight Manager，选择“[运维 > 备份恢复 > 恢复管理](#)”。

步骤5 单击“创建”。

步骤6 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤7 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤8 在“恢复配置”，勾选“NameNode”。

步骤9 在“NameNode”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “源端路径”：表示备份文件在本地磁盘中保存的完整路径。例如“[备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz](#)”。

- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “NFS”：表示将备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “CIFS”：表示将备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
- “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
- “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
- “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
- “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “NameService名称”：选择备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

步骤10 单击“确定”保存。

步骤11 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤12 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > 更多 > 重启服务”。

在弹出窗口中输入当前登录的管理员密码确认管理员身份，单击“确定”。界面提示“操作成功。”，单击“完成”，服务成功启动。

----结束

10.11.3.13 恢复 HDFS 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对HDFS进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对HDFS进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复HDFS任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的HDFS数据。
- 对于Yarn任务运行时使用的目录（例如“/tmp/logs”、“/tmp/archived”、“/tmp/hadoop-yarn/staging”），不能进行HDFS恢复操作，否则进行恢复的Distcp任务会由于文件丢失而导致恢复失败。

对系统的影响

- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动HDFS的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查HDFS备份文件保存路径。
- 停止HDFS的上层应用。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“业务数据”下的“HDFS”。

步骤8 在“HDFS”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“*备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/*”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “NFS”：表示备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“*备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/*”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。

- “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
- “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
- “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
- “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
- “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。

步骤9 在“数据配置”中的“备份数据”列根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份数据，并在“目标路径”列，指定备份数据恢复后的位置。

“目标路径”建议选择一个与目的端路径不同的新路径。

步骤10 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果队列名称不正确，校验失败。
- 如果不存在指定的恢复目录，校验失败。

步骤11 单击“确定”保存。

步骤12 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.14 恢复 Hive 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对Hive进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Hive进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Hive任务并恢复数据。只支持创建任务手动恢复数据。

Hive备份恢复功能不支持识别用户的Hive表、索引、视图等对象在业务和结构上存在的关联关系。用户在执行备份恢复任务时，需要根据业务场景管理统一的恢复点，防止影响业务正常运行。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Hive数据。
- 为避免因停止某个服务或实例影响其他组件的数据恢复，Hive业务数据不能和HDFS元数据、HBase元数据同时恢复，否则会导致Hive业务数据恢复失败。

对系统的影响

- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动Hive的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 规划好恢复数据保存表的数据库，数据表在HDFS的保存位置，以及访问恢复数据的用户清单。

- 检查Hive备份文件保存路径。
- 停止Hive的上层应用。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“Hive”。

步骤8 在“Hive”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型：

- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX，haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“*备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间*”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的Hive备份文件集。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。

- “NFS”：表示备份文件通过NFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的Hive备份文件集。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
 - “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
 - “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的Hive备份文件集。
 - “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
 - “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
 - “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“100”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存到服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。

- “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
- “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。
- “恢复点列表”：单击“刷新”，然后选择一个备集群上已备份的HDFS目录。
- “目标NameService名称”：选择备份目录对应的目标NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “最大map数”：填写执行MapReduce任务的最大map数，默认值为“20”。
- “单个map的最大带宽(MB/s)”：填写单个map最大带宽，默认值为“1”。

步骤9 在“数据配置”的“数据选择”中，根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份数据，并分别在“目标数据库”和“目标路径”列，指定备份数据恢复后的数据库和文件保存位置。

配置约束：

- 支持恢复到原数据库，但数据表保存在一个与目的端路径不同的新路径。
- 如果恢复Hive的索引表，请同时选择恢复索引表对应的Hive数据表。
- 如果为了防止影响当前数据，选择了新的恢复目录，那么新目录需要手动授予HDFS权限，使对备份表拥有权限的用户可以访问此目录。
- 支持恢复到其他数据库。如果恢复到其他数据库，那么此数据库对应应在HDFS中的目录，需要手动授予HDFS权限，使对备份表拥有权限的用户可以访问此目录。

步骤10 在“强制覆盖”选择“true”，表示存在同名数据表时强制恢复备份的所有数据，如果数据表中存在备份后新增加的数据，那恢复后将丢失这些数据。选择“false”表示存在同名表时不执行恢复任务。

步骤11 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果队列名称不正确，校验失败。
- 如果不存在指定的恢复目录，校验失败。
- 如果不满足强制覆盖的条件，校验失败。

步骤12 单击“确定”保存。

步骤13 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.15 恢复 IoTDB 元数据

操作场景

为了确保IoTDB元数据安全，防止因IoTDB的文件损坏等导致IoTDB服务不可用时，需要对IoTDB元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复IoTDB任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的IoTDB数据。
- 建议一个恢复任务只恢复一个组件的元数据，避免因停止某个服务或实例影响其他组件的数据恢复。同时恢复多个组件数据，可能导致数据恢复失败。

对系统的影响

元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其它数据”区域下的“IoTDB”。

说明

若安装了多个IoTDB服务，请勾选需要恢复的IoTDB服务名称。

步骤8 在“路径类型”参数后选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “NFS”：表示备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “源端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存在服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。

- “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
- “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤11 在“集群 > 服务”页面，启动IoTDB服务。

----结束

10.11.3.16 恢复 IoTDB 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对IoTDB进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对IoTDB进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复IoTDB任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的IoTDB数据。

对系统的影响

- 恢复过程中会停止用户认证，用户无法开始新的连接。
- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动IoTDB的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 检查IoTDB备份文件保存路径。

- 停止IoTDB的上层应用。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager, 选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列, 选择“更多 > 查询历史”, 打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中, 在指定一次执行成功记录的“备份路径”列, 单击“查看”, 打开此次任务执行的备份路径信息, 查找以下信息:

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目, 在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager, 选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”, 勾选“业务数据”下的“IoTDB > IoTDB”。

步骤8 在“IoTDB”的“路径类型”, 选择一个备份目录的类型。

备份目录支持以下类型:

“RemoteHDFS”: 表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值, 还需要配置以下参数:

- “源端NameService名称”: 填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取, 例如“hacluster”。
- “IP 模式”: 目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式, 如IPv4或者IPv6。
- “源端主NameNode IP地址”: 填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “源端备NameNode IP地址”: 填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “源端NameNode RPC端口”: 填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “源端路径”: 填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如, “备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间”。
- “恢复点列表”: 单击“刷新”, 然后选择一个备集群上已备份的IoTDB目录。

步骤9 在“数据配置”中的“备份数据”列根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份数据, 并在“目标路径”列, 指定备份数据恢复后的位置。

“目标路径”建议选择一个与目的端路径不同的新路径。

步骤10 在“强制覆盖”选择“true”, 表示存在同名数据表时强制恢复备份的所有数据, 如果数据表中存在备份后新增加的数据, 那恢复后将丢失这些数据。选择“false”表示存在同名表时不执行恢复任务。

步骤11 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果队列名称不正确，校验失败。
- 如果不存在指定的恢复目录，校验失败。

步骤12 单击“确定”保存。

步骤13 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.17 恢复 Kafka 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对ZooKeeper进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致Kafka组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Kafka元数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Kafka任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Kafka元数据，建议手动备份最新Kafka元数据后，再执行恢复操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Kafka元数据信息。
- 当前章节仅适用于恢复Kafka元数据，不涉及恢复业务数据。

对系统的影响

- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，Kafka的消费者在ZooKeeper上保存的offset信息将会回退，可能导致重复消费。

前提条件

- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 先停止Kafka服务，待恢复完成后，再启动Kafka服务。

- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。
选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“Kafka”。

说明

若安装了多个Kafka服务，请勾选需要恢复的Kafka服务名称。

步骤8 在“Kafka”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可以输入集群内置的远端集群的NameService名称：haclusterX1，haclusterX2，haclusterX3，haclusterX4；也可输入其他已配置的远端集群NameService名称。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端NameNode IP地址”：填写备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。

- “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “队列名称”：填写备份任务执行时使用的YARN队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。
- “NFS”：表示备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “OBS”：表示将备份文件保存在OBS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：填写备份文件在OBS中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

须知

- 如果备份完成后重装Kafka服务并恢复元数据，或元数据迁移到新集群，启动Kafka服务Broker无法启动，查看“/var/log/Bigdata/kafka/broker/server.log”日志中包含错误，错误样例如下：

```
ERROR Fatal error during KafkaServer startup. Prepare to shutdown
(kafka.server.KafkaServer)kafka.common.InconsistentClusterIdException: The Cluster ID
kVSgfuUQFGGpHMTBqBPiw doesn't match stored clusterId Some(0Qftv9yBTAmf2iDPSllk7g) in
meta.properties. The broker is trying to join the wrong cluster. Configured zookeeper.connect may
be wrong. at kafka.server.KafkaServer.startup(KafkaServer.scala:220) at
kafka.server.KafkaServerStartable.startup(KafkaServerStartable.scala:44) at kafka.Kafka
$.main(Kafka.scala:84) at kafka.Kafka.main(Kafka.scala)
```

请查看Kafka Broker配置文件“\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Current/*Broker/etc/server.properties中的log.dirs”配置值，此值为kafka数据目录。进入kafka数据目录，将“meta.properties”中的“cluster.id”的值“0Qftv9yBTAmf2iDPSllk7g”修改为上述错误日志里的最新值“kVSgfuUQFGGpHMTBqBPiw”。

- 每一个Broker所在节点都需做上述修改，修改完成后重启Kafka服务。

----结束

10.11.3.18 恢复 Redis 数据

操作场景

为了确保Redis数据安全，或者系统管理员需要对Redis进行重大操作（如升级或迁移等）时，需要对Redis数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Redis任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。

对系统的影响

数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。

前提条件

- 检查当前集群已部署HDFS服务。
- 保证当前Redis已创建的集群名称与备份任务中的集群名称相同。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“Redis”。

步骤8 在“Redis”的“路径类型”，选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。

选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。具体值为**步骤2**查出的“备份路径”。
- “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

---结束

10.11.3.19 恢复 RTDService 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，集群用户对RTDService进行重大操作（如升级或迁移等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致RTDService组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对RTDService元数据进行恢复数据操作。

集群用户可以通过FusionInsight Manager创建恢复RTDService任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复RTDService元数据，建议手动备份最新RTDService元数据后，再执行恢复RTDService元数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的RTDService元数据。
- 建议RTDService和Containers同时恢复元数据，如果仅对RTDService做备份恢复，则需要重新下线再上线RTDService服务才能运行业务；仅对Containers做备份恢复，则业务管理状态与运行状态可能不一致。

对系统的影响

- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动RTDService的上层应用。

前提条件

- 检查RTDService元数据备份文件保存路径。
- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为集群已启用Kerberos认证（安全模式），且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为集群未启用Kerberos认证（普通模式），则不需要配置互信。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中，指定一次成功执行的“备份路径”，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目，在“备份路径”中选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其他数据”下的“RTDService”。

步骤8 在“RTDService”的“路径类型”，选择一个恢复目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示从主管理节点的本地磁盘上恢复数据。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“备份任务名_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

- “LocalHDFS”：表示备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端路径”：表示备份文件在HDFS中保存的完整路径。例如“备份路径/备份任务名_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
 - “源NameService名称”：选择恢复任务执行时备份目录对应的NameService名称。默认值为“hacluster”。
- “RemoteHDFS”：表示从备集群的HDFS目录恢复数据。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “源端NameNode RPC端口”：填写目的端集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，在弹出窗口上继续单击“确定”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.3.20 恢复 Solr 元数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对ZooKeeper进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，导致Solr组件全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Solr元数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建恢复Solr任务。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Solr元数据，建议手动备份最新Solr元数据后，再执行恢复操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的元数据信息。

对系统的影响

- 元数据恢复前，需要停止Solr服务，在这期间所有上层应用都会受到影响，无法正常工作。
- 元数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 元数据恢复后，需要重新启动Solr的上层应用。

前提条件

- 如果需要从远端Solr恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 检查Solr元数据备份文件保存路径。
- 恢复Solr元数据需要先停止Solr服务。
- 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”，打开备份任务执行历史记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行成功记录的“备份路径”列，单击“查看”，打开此次任务执行的备份路径信息，查找以下信息：

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。
选择正确的项目，在“备份路径”手工选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”，勾选“元数据和其它数据”区域下的“Solr”。

说明

若安装了多个Solr服务，请勾选需要恢复的Solr服务名称。

步骤8 在“路径类型”参数后选择一个备份目录的类型。

选择不同的备份目录时，对应设置如下：

- “LocalDir”：表示备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上。
选择此参数值，还需要配置“源端路径”，表示要恢复的备份文件。例如，“版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “NFS”：表示备份文件通过NFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：

- “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
- “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
- “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “RemoteHDFS”：表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “源端NameService名称”：填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取，例如“hacluster”。
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “源端主NameNode IP地址”：填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
 - “源端备NameNode IP地址”：填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
 - “源端NameNode RPC端口”：填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
 - “源端路径”：填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。
- “CIFS”：表示备份文件通过CIFS协议保存在NAS中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写NAS服务器IP地址。
 - “端口号”：填写CIFS协议连接NAS服务器使用的端口号，默认值为“445”。
 - “用户名”：填写配置CIFS协议时设置的用户名。
 - “密码”：填写配置CIFS协议时设置的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在NAS服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。
- “SFTP”：表示备份文件通过SFTP协议保存到备份服务器中。
选择此参数值，还需要配置以下参数：
 - “IP 模式”：目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式，如IPv4或者IPv6。
 - “服务器IP地址”：填写备份数据的服务器IP地址。
 - “端口号”：填写SFTP协议连接备份服务器使用的端口号，默认值为“22”。
 - “用户名”：填写使用SFTP协议连接服务器时的用户名。
 - “密码”：填写使用SFTP协议连接服务器时的密码。
 - “源端路径”：填写备份文件在备份服务器中保存的完整路径。例如，“备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/版本号_数据源_任务执行时间.tar.gz”。

步骤9 单击“确定”保存。

步骤10 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

步骤11 登录FusionInsight Manager，重启Solr服务。

----结束

10.11.3.21 恢复 Solr 业务数据

操作场景

在用户意外修改、删除或需要找回数据时，系统管理员对Solr进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后，系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，需要对Solr业务数据进行恢复数据操作。

系统管理员可以通过FusionInsight Manager创建Solr业务数据的恢复任务，成功执行后进行业务数据恢复。只支持创建任务手动恢复数据。

须知

- 只支持进行数据备份时的系统版本与当前系统版本一致时的数据恢复。
- 当业务正常时需要恢复Solr业务数据，建议手动备份最新的Solr业务数据后，再执行恢复数据操作。否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Solr业务数据。
- 在恢复任务执行过程中，若需要恢复的索引已存在，会先将其删除，自动创建需要恢复的索引。所以恢复任务执行过程中可能会影响相关索引的业务操作。
- 请保证集群中所有实例的健康状态为良好，可以正常接收请求。为了保证恢复成功，请不要操作像扩容、减容、停止或重启Solr实例、停止或重启Solr服务、停止或重启集群等操作。
- Solr元数据恢复和业务数据恢复不能同时进行操作，否则会导致业务数据恢复失败。

对系统的影响

- 数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。
- 数据恢复后，需要重新启动Solr的上层应用。

前提条件

- 检查Solr备份文件保存路径。
- 停止Solr的上层应用。
- 如果需要从远端HDFS恢复数据，需要准备备集群。如果主集群部署为安全模式，且主备集群不是由同一个FusionInsight Manager管理，则必须配置系统互信，请参见[配置跨Manager集群互信](#)。如果主集群部署为普通模式，则不需要配置互信。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager, 选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列, 选择“更多 > 查询历史”。

在弹出的窗口中, 在指定一次执行成功记录的“备份路径”列, 单击“查看”, 打开此次任务执行的备份路径信息, 查找以下信息:

- “备份对象”表示备份的数据源。
- “备份路径”表示备份文件保存的完整路径。

选择正确的项目, 在“备份路径”手动选中备份文件的完整路径并复制。

步骤3 在FusionInsight Manager, 选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤4 单击“创建”。

步骤5 在“任务名称”填写恢复任务的名称。

步骤6 在“恢复对象”选择待操作的集群。

步骤7 在“恢复配置”, 勾选“业务数据”下的“Solr > Solr”。

步骤8 在“Solr”的“路径类型”, 选择一个恢复目录的类型。

恢复目录支持以下类型:

“RemoteHDFS”: 表示将备份文件保存在备集群的HDFS目录。

选择此参数值, 还需要配置以下参数:

- “源端NameService名称”: 填写备份数据集群的NameService名称。可在备集群HDFS服务的“管理NameService”页面获取, 例如“hacluster”。
- “IP 模式”: 目标IP的IP地址模式。系统会根据集群网络类型自动选择对应的IP模式, 如IPv4或者IPv6。
- “源端主NameNode IP地址”: 填写备集群主NameNode业务平面IP地址。
- “源端备NameNode IP地址”: 填写备集群备NameNode业务平面IP地址。
- “源端NameNode RPC端口”: 填写备集群HDFS基础配置“dfs.namenode.rpc.port”参数值。
- “源端路径”: 填写备集群保存备份数据的完整HDFS路径。例如, “备份路径/备份任务名_数据源_任务创建时间/”。
- “恢复点列表”: 单击“刷新”, 然后选择一个备集群上已备份的Solr快照目录。

步骤9 在“数据配置”中的“备份数据”列根据业务需要勾选一个或多个需要恢复的已备份索引。

步骤10 在“强制覆盖”中, “false”不生效, Solr会强制覆盖, 即表示存在同名索引时强制恢复备份的所有数据。如果索引中存在备份后新增加的数据, 那恢复后将丢失这些数据。

步骤11 单击“校验”查看恢复任务的配置是否正确。

- 如果不存在指定的恢复目录, 校验失败。
- 如果不满足强制覆盖的条件, 校验失败。

步骤12 单击“确定”保存。

步骤13 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

- 恢复成功后进度显示为绿色。
- 恢复成功后此恢复任务不支持再次执行。
- 如果恢复任务在第一次执行时由于某些原因未执行成功，在排除错误原因后单击“重试”，重试恢复任务。

----结束

10.11.4 启用集群间拷贝功能

操作场景

当用户需要将保存在HDFS中的数据从当前集群备份到另外一个集群时，需要使用DistCp工具。DistCp工具依赖于集群间拷贝功能，该功能默认未启用。拷贝数据的集群双方都需要配置。

管理员可以根据以下指导，在FusionInsight Manager修改参数以启用集群间拷贝功能。启用之后即可创建将数据备份至远端HDFS（RemoteHDFS）的备份任务。

对系统的影响

启用集群间复制功能需要重启Yarn，服务重启期间无法访问。

前提条件

- 拷贝数据的集群的HDFS的参数“hadoop.rpc.protection”需使用相同的数据传输方式。默认设置为“privacy”表示加密，“authentication”表示不加密。
- 对于安全模式的集群，集群之间需要配置系统互信。

操作步骤

步骤1 登录其中一个集群的FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，单击“全部配置”。

步骤3 左边菜单栏中选择“Yarn > 集群间拷贝”。

步骤4 修改参数“dfs.namenode.rpc-address”，在“haclusterX.remotenn1”右侧填写对端集群其中一个NameNode实例的业务IP和RPC端口，在“haclusterX.remotenn2”右侧填写对端集群另外一个NameNode实例的业务IP和RPC端口。

“haclusterX.remotenn1”和“haclusterX.remotenn2”不区分主备NameNode。NameNode RPC端口默认为“8020”，不支持通过Manager修改。

修改后参数值例如：“10.1.1.1:8020”和“10.1.1.2:8020”。

说明

- 如果本集群数据要备份至多个集群的HDFS中，可以继续配置对应的NameNode RPC地址至haclusterX1、haclusterX2、haclusterX3、haclusterX4。

步骤5 单击“保存”，并在确认对话框中单击“确定”。

步骤6 重启Yarn服务。

步骤7 登录另外一个集群的FusionInsight Manager，重复**步骤2**~**步骤6**。

----结束

10.11.5 管理本地快速恢复任务

操作场景

使用DistCp备份数据时，本集群HDFS中将保存备份数据的快照信息。FusionInsight Manager支持使用本地的快照快速恢复数据，减少从备集群恢复数据使用的时间。

管理员可以通过FusionInsight Manager与本集群HDFS保存的快照信息，创建本地快速恢复任务并执行恢复任务。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在备份任务列表已创建任务的“操作”列，单击“恢复”。

步骤3 确认界面是否提示“没有可快速恢复的数据，请在恢复管理界面创建恢复任务进行恢复。”。

- 是，备份任务未在主集群产生备份数据快照，任务结束。
- 否，可以创建本地快速恢复任务，执行**步骤4**。

说明

元数据不支持快速恢复。

步骤4 在“任务名称”填写本地快速恢复任务的名称。

步骤5 在“备份配置”选择数据源。

步骤6 在“可恢复点列表”选择一个包含目标备份数据的恢复点。

步骤7 在“队列名称”填写任务执行时使用的Yarn队列的名称。需和集群中已存在且状态正常的队列名称相同。

步骤8 在“数据配置”选择需要恢复的对象。

步骤9 单击“校验”，界面显示“校验恢复任务配置成功”。

步骤10 单击“确定”。

步骤11 在恢复任务列表已创建任务的“操作”列，单击“执行”，开始执行恢复任务。

任务执行完成后，“任务状态”显示为“成功”。

----结束

10.11.6 修改备份任务

操作场景

系统管理员可以通过FusionInsight Manager修改已创建的备份任务的配置参数，以适应业务需求的变化。不支持修改任何恢复任务配置参数，只能查看恢复任务的配置参数。

对系统的影响

修改备份任务后，新的参数在下一次执行任务时生效。

前提条件

- 已创建备份任务。
- 已根据业务实际需求，规划新的备份任务策略。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

步骤2 在任务列表指定任务的“操作”列，单击“配置”，打开修改配置页面。

在新页面中修改任务参数，支持修改的主要参数项如下：

- 开始时间
- 周期
- 目的端NameService名称
- 目的端NameNode IP地址
- 目的端路径
- 最大备份数
- 最大恢复点个数
- 最大map数
- 单个map的最大带宽

说明

修改某个备份任务参数“目的端路径”后，第一次执行此任务默认为全量备份。

步骤3 单击“确定”保存。

----结束

10.11.7 查看备份恢复任务

操作场景

系统管理员可以通过FusionInsight Manager查看已创建的备份恢复任务，以及任务的运行情况。

前提条件

登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。


操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 备份恢复”。

步骤2 单击“备份管理”或“恢复管理”。

步骤3 在任务列表中，查看“任务状态”与“任务进度”列获取上一次任务运行的结果。绿色表示运行成功，红色表示运行失败。

步骤4 在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 查询历史”或单击“查询历史”，打开备份恢复任务运行记录。

在弹出的窗口中，在指定一次执行记录前单击，打开此次任务运行的日志信息。

----结束

相关任务

- 启动备份恢复任务

在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 即时备份”或单击“执行”，启动处于准备或失败状态的备份恢复任务。已成功执行过的恢复任务不能重新运行。

- 停止备份恢复任务

在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 停止”或单击“停止”，停止处于运行状态的备份恢复任务。停止成功后，该任务的“任务状态”变为“已停止”。

- 删除备份恢复任务

在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 删除”或单击“删除”，删除备份恢复任务。删除任务后备份的数据默认会保留。

- 挂起备份任务

在任务列表指定任务的“操作”列，选择“更多 > 挂起”，挂起备份任务。仅支持周期备份的任务，挂起后周期备份任务不再自动执行。挂起正在执行的备份任务时，该任务会停止运行。需要解锁时，选择“更多 > 重新执行”。

10.12 SQL 防御

10.12.1 SQL 防御概述

当前大数据领域的SQL引擎层出不穷，在带给解决方案多样性的同时，也暴露出一定的问题，例如SQL输入语句质量良莠不齐、SQL问题难定位、大SQL语句消耗资源过多等。

低质量的SQL会对数据分析平台系统带来不可预料的冲击，影响系统的性能或者平台稳定性。

功能介绍

MRS在主力SQL引擎（Hive、Spark、HetuEngine、ClickHouse）中增加SQL防御能力，基于用户可理解的SQL防御策略，实现对典型大SQL、低质量SQL的主动防御，包括事前拦截和事中熔断，并不强制改变用户的SQL提交方式、SQL语法，对业务零改动且易落地。

- 支持管理员界面化配置SQL防御策略，同时可支持防御规则的查询和修改。
- 每个SQL引擎在进行SQL业务响应、执行过程中，基于SQL防御策略进行主动防御行为。

- 管理员可将SQL防御行为在“提示”、“拦截”、“熔断”选项之间进行灵活切换，系统会将发生的SQL防御事件实时写入到防御审计日志中。运维人员可进行日志分析，评估现网SQL质量，提前感知潜在SQL风险，并做出有效预防措施。

SQL防御规则包含以下类型：

- 静态拦截规则：基于纯粹的SQL语法规则进行拦截或提示。
- 动态拦截规则：基于与数据表的统计信息、元数据信息等内容有关的规则进行拦截或提示。
- 运行熔断规则：基于SQL语句运行时的系统动态信息（如CPU、内存、IO等）的规则进行阻断。

对于静态拦截规则、动态拦截规则，系统在SQL请求满足条件时，可对该请求进行中止或者提示处理。对于运行熔断规则，系统在SQL请求满足条件时，会阻断该SQL任务。

规则与约束

- SQL防御规则可以同时关联多个SQL引擎，且每个服务可以配置不同的触发阈值参数。
- SQL防御规则按照租户进行配置，同一条规则支持关联多个租户，防御规则只对规则所关联租户对应的SQL请求生效。

10.12.2 添加 SQL 防御规则

操作场景

用户可以在Manager界面对指定的租户及SQL引擎添加SQL防御规则，系统会对触发规则的SQL请求进行提示、拦截或阻断操作。

说明

为集群添加或者修改SQL防御规则时需结合业务场景进行规则是否开启以及对应规则阈值是否合理的评估，不合理的防御规则对相关SQL请求进行拦截或阻断后，可能会对上层业务造成影响。

添加 SQL 防御规则

步骤1 使用具有Manager界面管理权限的用户登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > SQL防御”，打开SQL防御页面。

可以单击“查看所有支持规则”查看当前集群所有支持的SQL防御规则。

步骤3 单击“添加规则”，验证当前用户密码后，打开添加规则页面。

步骤4 配置相关参数后，单击“确定”。

参数	描述
规则名称	自定义SQL防御规则名称。
规则ID	选择规则ID。 不同ID对应的防御规则含义信息可参考 表10-96 。

参数	描述
租户	单击“添加”选择可适用当前防御规则的租户名称。 如需新增租户，可参考 租户资源 进行集群租户的规划与创建。
服务与动作	<p>单击“添加”指定当前SQL防御规则所关联的SQL引擎并配置规则的阈值参数。</p> <p>每条规则可以关联1个SQL引擎，如需针对其他SQL引擎继续配置，可以继续添加规则。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 服务：选择当前SQL防御规则所关联的SQL引擎。 ● SQL请求满足防御规则后，系统的处理操作有以下类型： <ul style="list-style-type: none"> - 提示：配置系统对SQL请求满足防御规则后，是否进行日志记录和提示处理。开启按钮时，如果当前规则有变量参数，需同时配置阈值。 - 拦截：配置系统对SQL请求满足防御规则后，是否进行拦截处理。开启按钮时，如果当前规则有变量参数，需同时配置阈值。 - 熔断：配置系统对SQL请求满足防御规则后，是否进行熔断处理。开启按钮时，如果当前规则有变量参数，需同时配置阈值。 <p>说明 对于规则类型为静态拦截、动态拦截的SQL防御规则，系统支持“提示”、“拦截”操作。对于规则类型为运行熔断的SQL防御规则，系统支持“熔断”操作。</p>

步骤5 规则添加成功后，可以在“SQL防御”界面查看已添加的防御规则。防御规则动态生效。

如需对当前规则进行调整，可单击对应规则所在“操作”列的“修改”，验证用户密码后可修改规则相关参数。

图 10-18 查看 SQL 防御规则

指定SQL防御规则，满足规则的SQL请求会提示、拦截或熔断 [查看所有支持的规则](#)

规则名称	规则ID	租户	规则配置	修改时间	操作
hetu1	dynamic_0002	A	HetuEngine-HINT-p(102)	2023/08/02 10:53:44 GMT+08:00	修改 删除
hivelest	static_0004	A	Hive-HINT-p(1)	2023/08/05 10:43:38 GMT+08:00	修改 删除

----结束

MRS SQL 防御规则

表 10-96 MRS SQL 防御规则

规则 ID	规则描述	规则适用引擎	规则变量参数	SQL语句示例
static_0001	SQL中count(distinct)出现次数超限。	<ul style="list-style-type: none"> • Hive • Spark • HetuEngine 	count(distinct)出现次数阈值。 建议配置值：10	<pre>SELECT COUNT(DISTINCT deviceId), COUNT(DISTINCT collDeviceId) FROM table GROUP BY deviceName, collDeviceName, collCurrentVersion;</pre>
static_0002	SQL中是否使用了not in <subquery>语句。	<ul style="list-style-type: none"> • Hive • Spark • HetuEngine 	N/A	<pre>SELECT * FROM Orders o WHERE Orders.Order_ID not in (Select Order_ID FROM HeldOrders h where h.order_id = o.order_id);</pre>
static_0003	SQL中的join次数超限制。	<ul style="list-style-type: none"> • Hive • Spark • HetuEngine 	join次数阈值。 建议配置值：20	N/A

规则ID	规则描述	规则适用引擎	规则变量参数	SQL语句示例
static_0004	SQL中的union all 次数超限制。	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine 	union all次数國值。 建议配置值：20	<pre>select * from tables t1 union all select * from tables t2 union all select * from tables t3 union all select * from tables t4 union all select * from tables t5 union all select * from tables t6 union all select * from tables t7 union all select * from tables t8 union all select * from tables t9;</pre>
static_0005	子查询嵌套层数超限制。	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine 	子查询的嵌套层数。 建议配置值：20	<pre>select * from (with temp1 as (select * from tables) select * from temp1);</pre>
static_0006	SQL语句字符串长度超限制。	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine 	SQL字符串长度，单位为KB。 建议配置值：10	N/A
static_0007	多表关联时存在笛卡尔积。	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine 	N/A	select * from A,B;
static_0008	在集群级别（on cluster）执行alter table update操作。	ClickHouse	N/A	<pre>alter table testtb1 on cluster default_cluster update price=10.0 where id='100'</pre>

规则ID	规则描述	规则适用引擎	规则变量参数	SQL语句示例
static_0009	在集群级别（on cluster）执行 alter table delete 操作。	ClickHouse	N/A	alter table testtb1 on cluster default_cluster delete where id = '10'
static_0010	在集群级别（on cluster）执行 alter table add column操作。	ClickHouse	N/A	alter table testtb1 on cluster default_cluster add column testc String
static_0011	在集群级别（on cluster）执行 alter table drop column操作。	ClickHouse	N/A	alter table testtb1 on cluster default_cluster drop column testc
static_0012	在集群级别（on cluster）执行 optimize final操作。	ClickHouse	N/A	optimize table testtb1 on cluster default_cluster final
static_0013	在集群级别（on cluster）执行 drop类操作。	ClickHouse	N/A	drop table/ database test on cluster default_cluster;
static_0014	在集群级别（on cluster）执行 truncate table操作。	ClickHouse	N/A	truncate table testtb1 on cluster default_cluster;
dynamic_0001	扫描文件数超限制。	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine 	计划/已经扫描的文件数量阈值。 建议配置值： 100000	SELECT ss_ticket_number FROM store_sales WHERE ss_ticket_number= 72291252 LIMIT 10;
dynamic_0002	对单个表操作（select, delete, update, alter）涉及的分区数超限制	<ul style="list-style-type: none"> Hive Spark HetuEngine ClickHouse 	delete或alter操作涉及的分区数量阈值。 建议配置值： 10000	DELETE FROM table_name WHERE column_name = value

规则ID	规则描述	规则适用引擎	规则变量参数	SQL语句示例
dynamic_0003	join的右表为分布式表时，右表的数据量超限制。	ClickHouse	执行join操作时，右表的行数阈值。 建议配置值： 100000000	SELECT name, text FROM table_1 JOIN table_2 ON table_1.Id = table_2.Id
running_0001	Select类型的SQL语句向客户端返回的结果行数超限制。	<ul style="list-style-type: none">• Hive• Spark• HetuEngine• ClickHouse	查询返回结果的行数阈值。 建议配置值： 100000	select * from table
running_0002	SQL的占用内存峰值超绝对值限制。	<ul style="list-style-type: none">• Hive• Spark• HetuEngine• ClickHouse	SQL运行占用内存阈值，单位为MB。	N/A
running_0003	SQL已经运行的时长超限制。	<ul style="list-style-type: none">• Hive• Spark• HetuEngine• ClickHouse	SQL运行时长阈值，单位为秒。	N/A
running_0004	SQL已经发生的数据扫描量。	<ul style="list-style-type: none">• Hive• Spark• HetuEngine• ClickHouse	SQL扫描数据量，单位为GB。 建议配置值： 10240	N/A

10.12.3 配置 Hive SQL 防御

操作场景

用户可以在Manager界面配置Hive的SQL防御规则，根据业务调整对应SQL防御规则的参数。

前提条件

- 已安装包含Hive服务的集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。
- 集群中Hive服务运行状态正常。
- 对于开启了Kerberos认证的集群，已创建具有Hive操作权限的用户。

使用约束

- 防御规则默认动态生效时间为5秒，修改队列后Hive防御规则重新加载时间为10分钟。
- 拦截和熔断规则会中断SQL任务，请根据实际业务配置合理的值。
- 动态规则dynamic_0001（SQL语句扫描的文件数超过阈值），当Spark与Tez引擎达到提示阈值时拦截日志会在Yarn任务日志中打印，不支持在Beeline客户端输出。
- 熔断规则存在统计误差，例如规则running_0004，扫描数据量阈值配置10GB，但是因为判断周期和任务并发影响，可能在15GB甚至更高才进行熔断。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > SQL防御”，打开SQL防御页面。

步骤2 参考[添加SQL防御规则](#)添加针对Hive的SQL防御规则。

Hive SQL引擎支持的各种类型SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。

例如添加一条规则ID为“static_0001”，SQL语句中count distinct出现次数超过2就进行“提示”的规则。

图 10-19 添加 Hive SQL 防御规则

The screenshot shows a web form for adding a Hive SQL defense rule. On the left, there are input fields for '规则名称' (Rule Name) with value 'test', '规则ID' (Rule ID) with value 'static_0001', and '租户' (Tenants) with a list containing 'default x'. Below these are buttons for '添加' (Add), '所有租户' (All tenants), and '清除全部' (Clear all). On the right, the '添加服务与动作' (Add services and actions) section has a dropdown for '服务' (Service) set to 'Hive'. Below it are two rows: '提示' (Prompt) with a toggle switch turned on and a text input field containing '2', and '拦截' (Intercept) with a toggle switch turned off. At the bottom right are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

步骤3 登录安装有Hive客户端的节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

执行以下命令认证当前用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）：

```
kinit 具有Hive操作权限的组件业务用户
```

步骤4 执行以下命令登录Hive客户端：

```
beeline
```

步骤5 执行以下命令创建一个表并插入数据。

```
drop table if exists hivetb;  
  
create table hivetb(a int,b int);  
  
insert into hivetb select 1,11;  
  
insert into hivetb select 2,22;
```

步骤6 执行以下SQL语句命令，检查当前SQL防御规则是否生效。

```
select count(distinct a),count(distinct b) from hivetb;
```

当前语句中count distinct出现次数超出了**步骤2**中配置规则的阈值，系统提示信息如下：

```
...  
WARN : STATIC_0001 The count(distinct X) times exceeds the limit : 2, current count distinct times : 2  
...
```

若SQL防御规则中设置的动作是“拦截”，则命令直接执行失败，系统回显信息如下：

```
...  
Error: Error while compiling statement: FAILED: RuleException STATIC_0001 The count(distinct X) times  
exceeds the limit : 2, current count distinct times : 2 (state=42000,code=40000)  
...
```

说明

- 更多Hive SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。
- 用户也可通过日志查询SQL防御详情，Hive SQL防御日志路径地址为“/var/log/Bigdata/audit/hive/hiveserver/queryinfo.log”。

----结束

10.12.4 配置 ClickHouse SQL 防御

操作场景

用户可以在Manager界面配置ClickHouse的SQL防御规则，根据业务调整对应SQL防御规则的参数。

前提条件

- 已安装包含ClickHouse服务的集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。
- ClickHouse逻辑集群运行状态正常。
- 对于开启了Kerberos认证的集群，需要创建具有ClickHouse表操作权限的业务用户，例如创建人机用户“clickhouseuser”。
- 已创建关联了ClickHouse服务的租户，并与ClickHouse业务用户关联。

使用约束

- 防御规则默认动态生效时间为1分钟。
- 拦截和熔断规则会中断SQL查询，请根据实际业务配置合理的值。
- ClickHouse相关规则配置后，需要重新登录客户端生效。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > SQL防御”，打开SQL防御页面。

步骤2 参考[添加SQL防御规则](#)添加针对ClickHouse的SQL防御规则。

ClickHouse SQL引擎支持的各种类型SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。

例如添加一条规则ID为“static_0008”，SQL语句执行ClickHouse集群级别的表更新操作就进行“提示”的规则。

图 10-20 添加 ClickHouse SQL 防御规则

The screenshot shows the '添加SQL防御规则' (Add SQL Defense Rule) configuration page. On the left, the rule details are: Rule Name: test; Rule ID: static_0008; Tenant: cktest001. On the right, the '添加服务与动作' (Add Service and Action) section is active, showing 'ClickHouse' selected as the service. The '提示' (Prompt) toggle is turned on, and the '拦截' (Intercept) toggle is turned off. At the bottom right, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

步骤3 登录安装有ClickHouse客户端的节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 如果当前集群为安全模式（启用Kerberos认证），执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建ClickHouse表的权限。如果当前集群为普通模式（未启用Kerberos认证），则无需执行本步骤。

```
kinit 组件业务用户
```

例如，`kinit clickhouseuser`。

步骤5 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端。

安全模式：

```
clickhouse client --host ClickHouseServer的实例IP --port 9440 --secure
```

普通模式：

```
clickhouse client --host ClickHouseServer的实例IP --user 用户名 --password --port 9000
```

输入用户密码

步骤6 执行以下命令，创建数据表。

```
CREATE DATABASE cktest ON CLUSTER default_cluster;
```

```
CREATE TABLE cktest.test2 ON CLUSTER default_cluster ( `EventDate`  
DateTime, `CounterID` UInt32, `UserID` UInt32, `ver` UInt16 ) ENGINE =  
ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/cktest/test2, '{replica}')  
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (EventDate,  
intHash32(UserID));
```

```
CREATE TABLE cktest.test2_dir ON CLUSTER default_cluster as cktest.test2  
ENGINE = Distributed(default_cluster, cktest, test2, rand());
```

步骤7 执行以下命令向表中插入数据。

```
insert into cktest.test2 values('2023-08-01',111,111,111);
```

```
insert into cktest.test2 values('2023-08-02',222,111,111);
```

步骤8 针对已经创建的表，执行以下SQL语句，检查当前SQL防御规则是否生效。

```
alter table cktest.test2 on cluster default_cluster update CounterID =  
toUInt32(222) where EventDate='2023-08-01' ;
```

```
...  
<Warning> SQLDefender: Distributed DDL ALTER UPDATE queries are undesirable.  
...
```

如果防御规则设置的是拦截，则命令执行失败，系统回显信息如下：

```
...  
DB::Exception: Distributed DDL ALTER TABLE UPDATE queries are undesirable..(QUERY_IS_PROHIBITED)  
...
```

📖 说明

更多ClickHouse SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。

----结束

10.12.5 配置 HetuEngine SQL 防御

操作场景

用户可以在Manager界面配置HetuEngine的SQL防御规则，根据业务调整对应SQL防御规则的参数。

前提条件

- 已安装包含HetuEngine服务的集群客户端，安装目录如“/opt/hadoopclient”。
- HetuEngine服务及计算实例运行状态正常。
- 如集群已启用Kerberos认证，需提前创建HetuEngine的用户并授予相关权限，且需要通过Ranger为该用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限。

使用约束

- 防御规则默认动态生效时间为5分钟。
- 拦截和熔断规则会中断SQL查询，请根据实际业务配置合理的值。
- 熔断规则由系统Session级别参数控制，配置熔断规则需要业务用户具有set session的权限。
- 静态规则static_0003中查询总的Join个数不包含Semi Join和Anti Join。
- 动态规则dynamic_0001和dynamic_0002配置提示规则时，只在日志记录提示信息，不在客户端显示。
- 熔断规则Running_0001中，因客户端和服务端是异步请求，当服务端已经阻断请求后客户端可能显示Query is gone，此时可通过查看日志确认请求已被阻断。

操作步骤


步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > SQL防御”，打开SQL防御页面。

步骤2 参考[添加SQL防御规则](#)添加针对HetuEngine的SQL防御规则。

HetuEngine SQL引擎支持的各种类型SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。

例如添加一条规则ID为“static_0001”，SQL语句中count distinct出现次数超过2就进行“提示”的规则。

图 10-21 添加 HetuEngine SQL 防御规则



步骤3 登录安装有HetuEngine客户端的节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 根据集群认证模式，完成HetuEngine客户端登录。

- 安全模式：执行以下命令，完成用户认证并登录HetuEngine客户端。

```
kinit hetu_test  
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default
```
- 普通模式：执行以下命令，登录HetuEngine客户端。

```
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default --user hetu_test
```

📖 说明

`hetu_test`是一个至少具备“--tenant”指定租户角色的业务用户，且不能是操作系统用户。

步骤5 执行以下SQL语句，检查当前SQL防御规则是否生效。

执行以下命令建表：

```
CREATE TABLE table1(id int, name varchar,rank int);  
  
INSERT INTO table1 VALUES(10,'sachin',1),(45,'rohit',2),(46,'rohit',3),  
(18,'virat',4),(25,'dhawan',5);
```

执行以下命令查询：

```
select count(distinct id),count(distinct id),count(distinct id),count(distinct  
id),count(distinct id),count(distinct id) from table1;
```

当前语句中count distinct出现次数超出**步骤2**中配置规则的阈值，系统提示信息如下：

```
WARNING: Occurrence number of 'COUNT(DISTINCT XX)' (6) reaches the hint limitation (2)
```

📖 说明

- 若SQL防御规则中设置的动作是“拦截”或“熔断”，系统回显信息可能如下：
Intercepted. Reason: Occurrence number of 'COUNT(DISTINCT XX)' (6) reaches the interception limitation (2)
- 用户也可通过日志查询SQL防御详情，HetuEngine SQL防御日志路径地址为“hdfs://hacluster/hetuserverhistory/租户/coordinator/application_ID/container_ID/yyyyMMdd/server.log”。
- 如果使用JDBC二次开发需要获取Warning信息，则需要在JDBC应用程序处适配：
statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
resultSet = statement.executeQuery();
SQLWarning sqlWarning = statement.getWarnings();

---结束

10.12.6 配置 Spark SQL 防御

操作场景

用户可以在Manager界面配置Spark的SQL防御规则，根据业务调整对应SQL防御规则的参数。

前提条件

- 已安装包含Spark服务的集群客户端，安装目录如“/opt/hadoopclient”。
- Spark服务运行状态正常。
- 在租户资源中添加租户，例如创建租户sparkstatic1。
- 对于开启了Kerberos认证的集群，需要创建一个业务用户，例如创建用户“sparkuser”，该用户属于hive、hadoop、supergroup组，主组为hive，角色绑定sparkstatic1。

使用约束

- 防御规则默认动态生效时间为6分钟。

- 仅支持SQL类型作业。
- 拦截和熔断规则会中断SQL查询，请根据实际业务配置合理的值。
- 静态规则static_0007，因Spark本身存在笛卡尔积限制（通过“spark.sql.crossJoin.enabled”控制，默认为true），若关闭此开关，会先于防御规则拦截。
- 动态规则不支持carbon表。
- 动态规则dynamic_0002，支持SELECT、ALTER TABLE ADD PARTITION、ALTER TABLE DROP PARTITION。若执行含判断条件的批量删除操作，如ALTER TABLE DROP PARTITION (pt < 10)，由于该命令本身存在分区数限制（通过“spark.sql.dropPartitionsInBatch.limit”控制，默认1000），会先于防御规则拦截。
- 熔断规则存在统计误差，例如规则running_0004，扫描数据量阈值配置10GB，但是因为判断周期和任务并发影响，可能在15GB甚至更高才进行熔断。
- 熔断规则存在边界效应，例如某个Job直到最后几个task才超过阈值，在执行熔断前任务恰好完成，则无法真正取消Job。
- 熔断规则running_0004，SQL执行时长包括Driver侧执行时间和Job运行时间，当SQL运行阻塞在Driver侧，尽管超过了熔断阈值，但是也无法取消job。此现象在存算分离场景下，INSERT OVERWRITE操作大量分区中可能出现。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > SQL防御”，打开SQL防御页面。

步骤2 参考[添加SQL防御规则](#)添加针对Spark的SQL防御规则。

Spark SQL引擎支持的各种类型SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。

例如添加一条规则ID为“static_0001”，SQL语句中count distinct出现次数超过2就进行“提示”的规则。

图 10-22 添加 Spark SQL 防御规则

The screenshot shows a web form for adding a Spark SQL defense rule. On the left, there are input fields for '规则名称' (Rule Name) with value 'test', '规则ID' (Rule ID) with value 'static_0001', and '租户' (Tenants) with a list containing 'default'. Below these are buttons for '添加' (Add), '所有租户' (All tenants), and '清除全部' (Clear all). At the bottom left, there are buttons for '添加' (Add) and '清除全部' (Clear all) under the '服务与动作' (Services and Actions) section. On the right, the '添加服务与动作' (Add Services and Actions) section is active, with a dropdown for '服务' (Service) set to 'Spark'. Below it, there are two rows: '提示' (Prompt) with a toggle switch turned on and a text input field containing '2', and '拦截' (Block) with a toggle switch turned off and an empty text input field. At the bottom right of this section are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

步骤3 登录安装有Spark客户端的节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

```
source Spark/component_env
```


步骤4 安全模式（启用Kerberos认证）执行用户认证，普通模式（未启用Kerberos认证）无需执行。

kinit Spark组件操作用户

例如：

kinit sparkuser

根据提示输入用户密码，首次登录需重置密码。

步骤5 执行如下命令进入spark-sql客户端：

cd opt/client/Spark/spark/bin

./spark-sql

步骤6 在客户端下执行以下SQL语句，检查当前SQL防御规则是否生效。

执行以下命令建表：

create table table1(id int, name string) stored as parquet

执行以下命令查询：

select count(distinct id),count(distinct id),count(distinct id),count(distinct id),count(distinct id),count(distinct id) from table1;

当前语句中count distinct出现次数超出**步骤2**中配置规则的阈值，系统提示信息如下：

WARNING: static_0001 Occurrence num of 'COUNT(DISTINCT)'(6) reaches the hint threshold(2)

若SQL防御规则中设置的动作是“拦截”，系统回显信息如下：

Error in query: static_0001 Occurrence num of 'COUNT(DISTINCT)'(6) reaches the intercept threshold(2)

spark beeline模式下，可通过日志来获取SQL防御详情：

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Yarn”，在“概览”页面单击ResourceManager WebUI后的链接，进入到Yarn的WebUI界面。
2. 在“All Applications”页面单击ID名称，进入应用详情页面。

The screenshot shows the Hadoop ResourceManager WebUI interface. On the left, there's a navigation menu with options like Cluster, Nodes, Applications, etc. The main area displays 'All Applications' with a table of application details. Two applications are listed, both with ID 'application_1692282925981_0002'. The first application is highlighted in red. The table columns include ID, User, QueueUser, Name, Application Type, Application Tags, Queue, Application Priority, StartTime, LaunchTime, FinishTime, State, and FinalStatus. The application details show it was submitted by 'godfi' and executed the SQL query mentioned in the text. The status is 'FINISHED' and 'SUCCESSFUL'.

3. 单击应用的“Logs”，进入“Logs”页面，单击stdout全量日志，即可查看SQL防御详情，如下图所示：

The screenshot shows the logs page for the application. At the top, there are summary statistics: 'Total Number of Non-AM Containers Preempted: 0', 'Total Number of AM Containers Preempted: 0', 'Resource Preempted from Current Attempt: <memory0, vCores0>', 'Number of Non-AM Containers Preempted from Current Attempt: 0', 'Aggregate Resource Allocation: 180348 MB-seconds, 73 vcore-seconds, 0 yarn.io/gpu-seconds', and 'Aggregate Preempted Resource Allocation: 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds'. Below this is a table with columns: Attempt ID, Started, Node, Logs, and Nodes blacklisted by the app. The first row shows 'appattempt_1692282925981_0002_0000001' with a 'Logs' link highlighted in red.



Logs for c

- ResourceManager
 - RM Home
- NodeManager
- Tools

Local Logs:

- [container-localizer-syslog](#) : Total file length is 4273 bytes.
- [directory.info](#) : Total file length is 72120 bytes.
- [jdbcserver-audit.log](#) : Total file length is 6871 bytes.
- [jdbcserver-pid2240463-gc-log_0.current](#) : Total file length is 3154 bytes.
- [launch_container.sh](#) : Total file length is 11228 bytes.
- [prelaunch.err](#) : Total file length is 0 bytes.
- [prelaunch.out](#) : Total file length is 100 bytes.
- [ranger-audit.log](#) : Total file length is 1767 bytes.
- [stderr](#) : Total file length is 597 bytes.
- [stdout](#) : Total file length is 781024 bytes.
- [stdout.ext](#) : Total file length is 0 bytes.

```
2023-09-21 09:52:56,404 | INFO | [HiveServer2-Background-Pool: Thread-407] | StatementID=923714ef-1eb5-4531-b5c6-09f93e191df3 | Result=Fail | SecurityLogger: org
2023-09-21 09:52:56,405 | INFO | [HiveServer2-Background-Pool: Thread-407] | Asked to cancel job group 923714ef-1eb5-4531-b5c6-09f93e191df3 | org.apache.spark
2023-09-21 09:52:56,405 | ERROR | [HiveServer2-Background-Pool: Thread-407] | Error executing query: static_0001 Occurrence num of 'COUNT(DISTINCT)' (6) reaches the intercept threshold(3)
org.apache.spark.sql.AnalysisException: static_0001 Occurrence num of 'COUNT(DISTINCT)' (6) reaches the intercept threshold(3)
at org.apache.spark.sql.defense.DefenseCheck.doCheck(BaseDefenseRules, scala:39) ~[spark-sql_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
at org.apache.spark.sql.defense.DefenseCheck.doCheck(BaseDefenseRules, scala:29) ~[spark-sql_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
at org.apache.spark.sql.defense.BaseDefenseRule.doCheck(BaseDefenseRules, scala:45) ~[spark-sql_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
at org.apache.spark.sql.defense.CountDistinctDefense.$anonfun$apply$1(DefenseRules, scala:60) ~[spark-sql-defense_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
at org.apache.spark.sql.defense.CountDistinctDefense.$anonfun$apply$1$adapted(DefenseRules, scala:59) ~[spark-sql-defense_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
at scala.collection.Iterator.foreach(Iterator, scala:943) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at scala.collection.Iterator.foreach(Iterator, scala:943) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator, scala:1401) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at scala.collection.IterableLike.foreach(IterableLike, scala:74) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at scala.collection.IterableLike.foreach(IterableLike, scala:73) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at scala.collection.AbstractIterable.foreach(Iterable, scala:56) ~[scala-library-2.12.15.jar:?]
at org.apache.spark.sql.defense.CountDistinctDefense.apply(DefenseRules, scala:59) ~[spark-sql-defense_2.12-3.3.1.jar:3.3.1]
```

说明

- 更多Spark SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](#)。
- Spark 客户端模式下，增加了query info能力，日志路径为“/opt/hadoopclient/Spark/spark/audit/query.log”，记录了每条SQL详细的运行信息以及对应的SQL防御信息，用户可以通过该日志来查看防御详情。

---结束

10.13 安全管理

10.13.1 安全概述


10.13.1.1 权限模型

基于角色的权限控制

FusionInsight通过采用RBAC (role-based access control, 基于角色的权限控制) 方式对大数据系统进行权限管理，将系统中各组件零散的权限管理功能集中呈现和管理，对普通用户屏蔽掉了内部的权限管理细节，对管理员简化了权限管理的操作方法，提升权限管理的易用性和用户体验。

FusionInsight权限模型由“用户 - 用户组 - 角色 - 权限”四类对象构成。

图 10-23 权限模型



- **权限**

由组件侧定义，允许访问组件某个资源的能力。不同组件针对自己的资源，有不同的权限。

例如：

 - HDFS针对文件资源权限，有读、写、执行等权限。
 - HBase针对表资源权限，有创建、读、写等权限。
- **角色**

组件权限的一个集合，一个角色可以包含多个组件的多个权限，不同的角色也可以拥有同一个组件的同一个资源的权限。
- **用户组**

用户的集合，当用户组关联某个或者多个角色后，该用户组内的用户就将拥有这些角色所定义的组件权限。

不同用户组可以关联同一个角色，一个用户组也可以不关联任何角色，该用户组原则上将不具有任何组件资源的权限。

说明

部分组件针对特定的默认用户组，系统默认赋予了部分权限。
- **用户**

系统的访问者，每个用户的权限由该用户关联的用户组和角色所对应的权限构成，用户需要加入用户组或者关联角色来获得对应的权限。

基于策略的权限控制

Ranger组件通过PBAC (policy-based access control, 基于策略的权限控制) 方式进行权限管理, 可对HDFS、Hive、HBase等组件进行更加细粒度的数据访问控制。

说明

组件同时只支持一种权限控制机制, 当组件启用Ranger权限控制策略后, 通过FusionInsight Manager创建的角色中关于该组件的权限将失效 (HDFS与Yarn的组件ACL规则仍将生效), 用户需通过Ranger管理界面添加策略进行资源的赋权。

Ranger的权限模型由多条权限策略组成, 权限策略主要由以下几方面组成:

- 资源
组件所提供的可由用户访问的对象, 例如HDFS的文件或文件夹、Yarn中的队列、Hive中的数据库/表/列等。
- 用户
系统的访问者, 每个用户的权限由该用户关联的策略来获得。LDAP中的用户、用户组、角色信息会周期性的同步至Ranger。
- 权限
策略中针对资源可配置各种访问条件, 例如文件的读写, 具体可以配置允许条件、拒绝条件以及例外条件等。

10.13.1.2 权限机制

FusionInsight采用LDAP存储用户和用户组的数据; 角色的定义信息保存在关系数据库中, 角色和权限的对应关系则保存在组件侧。

FusionInsight使用Kerberos进行统一认证。

用户权限校验流程大致如下:

1. 客户端 (用户终端或FusionInsight组件服务) 调用FusionInsight认证接口。
2. FusionInsight使用登录用户名和密码, 到Kerberos进行认证。
3. 如果认证成功, 客户端会发起访问服务端 (FusionInsight组件服务) 的请求。
4. 服务端会根据登录的用户, 找到其属于的用户组和角色。
5. 服务端获得用户组拥有的所有权限和角色拥有的所有权限的并集。
6. 服务端判断客户端是否有权限访问其请求的资源。

示例场景 (RBAC) :

HDFS中有三个文件fileA、fileB、fileC。

- 定义角色roleA对fileA有读和写权限, 角色roleB对fileB有读权限。
- 定义groupA属于roleA; groupB属于roleB。
- 定义userA属于groupA和roleB, userB属于GroupB。

当userA登录成功并访问HDFS时:

1. HDFS获得useA属于的所有角色 (roleB) 。
2. HDFS同时还会获得userA属于的所有用户组所属于的角色 (roleA) 。
3. 此时, userA拥有roleA和roleB对应权限的并集。

4. 因此对于fileA，则userA有读写权限；对fileB，有读权限；对于fileC，无任何权限。

同理userB登录后：

1. userB只拥有roleB对应的权限。
2. 对于fileA，则userB无权限；对fileB，有读权限；对于fileC，无任何权限。

10.13.1.3 认证策略

大数据平台用户需要对用户进行身份认证，防止不合法用户访问集群。安全模式或者普通模式的集群均提供认证能力。

安全模式

安全模式的集群统一使用Kerberos认证协议进行安全认证。Kerberos协议支持客户端与服务端进行相互认证，提高了安全性，可有效消除使用网络发送用户凭据进行模拟认证的安全风险。集群中由KrbServer服务提供Kerberos认证支持。

Kerberos用户对象

Kerberos协议中，每个用户对象即一个principal。一个完整的用户对象包含两个部分信息：用户名和域名。在运维管理或应用开发的场景中，需要在客户端认证用户身份后才能连接到集群服务端。系统操作运维与业务场景中主要使用的用户分为“人机”用户和“机机”用户。二者主要区别在于“机机”用户密码由系统随机生成。

Kerberos认证

Kerberos认证支持两种方式：密码认证及keytab认证。认证有效时间默认为24小时。

- 密码认证：通过输入用户正确的密码完成身份认证。主要在运维管理场景中使用“人机”用户进行认证，命令为**kinit 用户名**。
- keytab认证：keytab文件包含了用户principal和用户凭据的加密信息。使用keytab文件认证时，系统自动使用加密的凭据信息进行认证无需输入用户密码。主要在组件应用开发场景中使用“机机”用户进行认证。keytab文件也支持在**kinit**命令中使用。

普通模式

普通模式的集群不同组件使用原生开源的认证机制，不支持**kinit**认证命令。FusionInsight Manager（含DBService、KrbServer和LdapServer）使用的认证方式为用户名密码方式。组件使用的认证机制如表10-97所示。

表 10-97 组件认证方式一览表

服务	认证方式
IoTDB	simple认证
CDL	无认证
ClickHouse	simple认证
Elasticsearch	客户端：simple认证
Flume	无认证

服务	认证方式
FTP-Server	用户名密码认证
HBase	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: simple认证
HDFS	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: simple认证
HetuEngine	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: 无认证
Hive	simple认证
Hue	用户名密码认证
Kafka	无认证
Loader	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 用户名密码认证 • 客户端: 无认证
Mapreduce	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: 无认证
Metadata	用户名密码认证
Oozie	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 用户名密码认证 • 客户端: simple认证
Redis	无认证
Solr	无认证
Spark	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: simple认证
Yarn	<ul style="list-style-type: none"> • WebUI: 无认证 • 客户端: simple认证
ZooKeeper	simple认证
MOTService	用户名密码认证
Containers	无认证
RTDService	用户名密码认证
Guardian	无认证
MemArtsCC	无认证

认证方式解释如下:

- “simple认证”：在客户端连接服务端的过程中，默认以客户端执行用户（例如操作系统用户“root”或“omm”）自动进行认证，管理员或业务用户不显式感知认证，不需要kinit完成认证过程。
- “用户名密码认证”：使用集群中“人机”用户的用户名与密码进行认证。
- “无认证”：默认任意的用户都可以访问服务端。

10.13.1.4 鉴权策略

安全模式

大数据平台用户完成身份认证后，系统还需要根据实际权限管理配置，选择是否对用户进行鉴权，确保系统用户拥有资源的有限或全部权限。如果系统用户权限不足，需要由系统管理员为用户授予各个组件对应的权限后，才能访问资源。安全模式或者普通模式集群均提供鉴权能力，组件的具体权限项在两种模式中相同。

新安装的安全模式集群默认即安装了Ranger服务并启用了Ranger鉴权，用户可以通过组件的权限插件对组件资源的访问设置细粒度的安全访问策略。若不需使用Ranger进行鉴权，管理员可在服务页面手动停用Ranger鉴权，停用Ranger鉴权后，访问组件资源的时系统将继续基于FusionInsight Manager的角色模型进行权限控制。

安全模式集群中，支持使用Ranger鉴权的组件包括：HDFS、Yarn、Kafka、Hive、HBase、Spark、Elasticsearch、HetuEngine、CDL。

从历史版本升级的集群，用户访问组件资源时默认不使用Ranger鉴权，管理员可在安装了Ranger服务后手动启用Ranger鉴权。

安全版本的集群所有组件默认统一对及访问进行鉴权，不支持关闭鉴权功能。

普通模式

普通模式的集群不同组件使用各自原生开源的鉴权行为，详细鉴权机制如表10-98所示。

在安装了Ranger服务的普通模式集群中，Ranger可以支持基于OS用户进行组件资源的权限控制，支持启用Ranger鉴权的组件包括：HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn。

表 10-98 普通模式组件鉴权一览表

服务	是否鉴权	是否支持开关鉴权
IoTDB	鉴权	不支持修改
ClickHouse	鉴权	不支持修改
Flume	无鉴权	不支持修改
FTP-Server	依赖HDFS鉴权	不支持修改
HBase	无鉴权	支持修改
HDFS	鉴权	支持修改
HetuEngine	无鉴权	不支持修改
Hive	无鉴权	不支持修改


服务	是否鉴权	是否支持开关鉴权
Hue	无鉴权	不支持修改
Kafka	无鉴权	不支持修改
Loader	无鉴权	不支持修改
Mapreduce	无鉴权	不支持修改
Metadata	无鉴权	不支持修改
Oozie	鉴权	不支持修改
Redis	无鉴权	不支持修改
Solr	无鉴权	不支持修改
Spark	无鉴权	不支持修改
Yarn	无鉴权	支持修改
ZooKeeper	鉴权	支持修改
CDL	无鉴权	不支持修改
Elasticsearch	无鉴权	不支持修改
Containers	无鉴权	不支持修改
RTDService	鉴权	不支持修改
MOTService	鉴权	支持修改
Doris	鉴权	不支持修改
Guardian	无鉴权	不支持修改
MemArtsCC	无鉴权	不支持修改

Ranger 权限策略条件判断优先级

配置资源的权限策略时，可配置针对该资源的允许条件（Allow Conditions）、允许例外条件（Exclude from Allow Conditions）、拒绝条件（Deny Conditions）以及拒绝例外条件（Exclude from Deny Conditions），以满足不同场景下的例外需求。

不同条件的优先级由高到低为：拒绝例外条件 > 拒绝条件 > 允许例外条件 > 允许条件。

系统判断流程可参考下图所示，如果组件资源请求未匹配到Ranger中的权限策略，系统默认将拒绝访问。但是对于HDFS和Yarn，系统会将决策下放给组件自身的访问控制层继续进行判断。



例如要将一个文件夹FileA的读写权限授权给用户组groupA，但是该用户组内某个用户UserA除外，这时可以增加一个允许条件及一个例外条件即可实现。

10.13.1.5 用户账号一览表

用户分类

MRS集群提供以下3类用户，请系统管理员定期修改密码，不建议使用默认密码。

说明

本章节介绍MRS集群内的相关默认用户信息。

用户类型	使用说明
系统用户	<ul style="list-style-type: none"> 通过FusionInsight Manager创建，是系统操作运维与业务场景中主要使用的用户，包含两种类型： <ul style="list-style-type: none"> “人机”用户：用于在FusionInsight Manager的操作运维场景，以及在组件客户端操作的场景。创建此类型用户时需要参考创建用户设置“密码”和“确认新密码”。 “机机”用户：用于系统应用开发的场景。 用于OMS系统进程运行的用户。
系统内部用户	集群提供的用于Kerberos认证、进程通信、保存用户组信息和关联用户权限的内部用户。系统内部用户不建议在操作与维护的场景下使用。请通过admin用户操作，或联系系统管理员根据业务需要创建新用户。
数据库用户	<ul style="list-style-type: none"> 用于OMS数据库管理和数据访问的用户。 用于业务组件（Hue、Hive、HetuEngine、Metadata、Loader、Oozie、Redis、Ranger、JobGateway和DBService）数据库的用户。

系统用户

说明

- 需要使用操作系统中root用户，所有节点root用户需设置为统一的密码。
- 需要使用操作系统中ldap用户，此账号不能删除，否则可能导致集群无法正常工作。密码管理策略由操作系统管理员维护。

类别	用户名称	描述	密码修改方法
系统管理员	admin	FusionInsight Manager的管理员。 说明 admin用户默认不具备其他组件的管理权限，例如访问组件原生界面时，需要使用具备对应组件管理权限的用户才可以访问到完整内容。	请参见 修改admin密码 。
节点操作系统用户	ommdba	创建系统数据库的用户。在管理节点生成，属于操作系统用户，无需设置为统一的密码。该用户不能用于远程登录。	请参见 修改操作系统用户密码 。
	omm	系统的内部运行用户。在全部节点生成，属于操作系统用户，无需设置为统一的密码。	

系统内部用户

类别	默认用户	描述	密码修改方法
Kerberos 管理员	kadmin/admin	用于增加、删除、修改及查询Kerberos上的用户账号。	请参见 修改Kerberos管理员密码 。
OMS Kerberos 管理员	kadmin/admin	用于增加、删除、修改及查询OMS Kerberos上的用户账号。	请参见 修改OMS Kerberos管理员密码 。
LDAP管理员	cn=root,dc=hadoop,dc=com	用于增加、删除、修改及查询LDAP用户账号信息。	请参见 修改OMS服务配置参数 。
OMS LDAP管理员	cn=root,dc=hadoop,dc=com	用于增加、删除、修改及查询OMS LDAP用户账号信息。	
LDAP用户	cn=pg_search_dn,ou=Users,dc=hadoop,dc=com	用于查询LDAP中存储的用户和用户组信息。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
OMS LDAP用户	cn=pg_search_dn,ou=Users,dc=hadoop,dc=com	用于查询OMS LDAP中存储的用户和用户组信息。	
LDAP管理账户	cn=krbkdc,ou=Users,dc=hadoop,dc=com	用于查询Kerberos组件认证账户信息。	请参见 修改OMS服务配置参数 。
	cn=krbadmin,ou=Users,dc=hadoop,dc=com	用于增加、删除、修改及查询Kerberos组件认证账户信息。	
组件运行用户	iotdb	<p>IoTDB系统管理员用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> IoTDB管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 创建或删除数据库 使用TTL IoTDB数据操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 创建、修改、删除时间序列 对时间序列进行数据写入、读取、删除。 查看用户或角色权限信息 对用户、角色授权或回收权限 <p>说明 普通集群下，IoTDB服务保持开源特性，默认用户：root。该用户为管理员用户，固定拥有所有权限，无法被赋予、撤销权限，也无法被删除。</p>	请参见 修改组件运行用户密码 。

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hdfs	<p>HDFS系统管理员，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件系统操作权限： <ul style="list-style-type: none"> • 查看、修改、创建文件 • 查看、创建目录 • 查看、修改文件属组 • 查看、设置用户磁盘配额 2. HDFS管理操作权限： <ul style="list-style-type: none"> • 查看webUI页面状态 • 查看、设置HDFS主备状态 • 进入、退出HDFS安全模式 • 检查HDFS文件系统 3. 登录FTP服务 	
	hbase	<p>HBase, HBase1~4系统管理员，用户权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 集群管理权限：表的 Enable、Disable操作，触发 MajorCompact, ACL操作 • 授权或回收权限，集群关闭等操作相关的权限 • 表管理权限：建表、修改表、删除表等操作权限 • 数据管理权限：表级别、列族级别以及列级别的数据读写权限 • 登录HMaster WebUI界面 • 登录FTP服务 	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	mapred	MapReduce/Yarn系统管理员，用户权限： <ul style="list-style-type: none"> 提交、停止和查看MapReduce任务的权限 修改Yarn配置参数的权限 登录FTP服务 登录Yarn WebUI界面 	
	zookeeper	ZooKeeper系统管理员，用户权限： <ul style="list-style-type: none"> 对Zookeeper上所有节点的增删改查权限 对Zookeeper上所有节点的配额修改查询权限 	
	solr	Solr的系统管理权限，用户权限： <ul style="list-style-type: none"> 访问Solr Admin UI的权限 配置文件管理权限：上传Solr配置文件到ZooKeeper目录、修改ZooKeeper目录中Solr配置文件 索引集管理：创建、删除、查看collection操作 索引数据操作：创建、删除、查看索引 	
	elasticsearch	Elasticsearch的系统管理权限，用户权限： <ul style="list-style-type: none"> 索引集管理：创建、删除、查看操作 索引数据操作：创建、删除、查看索引 	
	rangerkms	RangerKMS系统管理员。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	rangeradmin	Ranger的系统管理权限，用户权限。 <ul style="list-style-type: none">• Ranger Web UI的管理权限• 使用Ranger鉴权的各组件管理权限	
	rangerauditor	Ranger系统的默认审计用户。	
	hive	Hive系统管理员，用户权限： <ol style="list-style-type: none">1. Hive管理员权限：<ul style="list-style-type: none">• 数据库的创建、删除、修改• 表的创建、查询、修改、删除• 数据的查询、插入、加载2. HDFS文件操作权限：<ul style="list-style-type: none">• 查看、修改、创建文件• 查看、创建目录• 查看、修改文件属组3. 提交、停止MapReduce任务的权限。4. Ranger策略的管理权限。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive1	<p>Hive1系统管理员，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive1管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止MapReduce任务的权限。 Ranger策略的管理权限。 	
	hive2	<p>Hive2系统管理员，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive2管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止MapReduce任务的权限。 Ranger策略的管理权限。 	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive3	<p>Hive3系统管理员，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive3管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止MapReduce任务的权限。 Ranger策略的管理权限。 	
	hive4	<p>Hive4系统管理员，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive4管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止MapReduce任务的权限。 Ranger策略的管理权限。 	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	kafka	Kafka的系统管理员， 用户权限： <ul style="list-style-type: none">• Topic的创建、删除、生产、消费、配置修改。• Cluster的元数据控制、配置修改、副本迁移、leader选举、acl管理。• ConsumerGroup Offset的提交、查询、删除。• DelegationToken的查询。• Transaction的查询、提交。	
	cdl	cdl的系统管理员。 cdl暂不涉及用户权限。	
	rangerusersync	用于同步用户及用户组的内部用户。	
	rangertagsync	用于同步标签的内部用户。	
	oms/manager	用于Controller和NodeAgent认证的用户，拥有“supergroup”组权限。	
	backup/manager	用于运行备份恢复任务的用户，拥有“supergroup”、“wheel”和“ficommon”组权限。配置跨系统互信后拥有访问互信系统HDFS、HBase、Hive、ZooKeeper数据的权限。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hdfs/hadoop.<系统域名>	<p>HDFS系统启动用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件系统操作权限： <ul style="list-style-type: none"> • 查看、修改、创建文件 • 查看、创建目录 • 查看、修改文件属组 • 查看、设置用户磁盘配额 2. HDFS管理操作权限： <ul style="list-style-type: none"> • 查看WebUI页面状态 • 查看、设置HDFS主备状态 • 进入、退出HDFS安全模式 • 检查HDFS文件系统 3. 登录FTP服务 	
	hetuser/hadoop.<系统域名>	<p>HetuEngine系统启动用户，用户权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用于HetuEngine访问KrbServer，访问本集群HDFS文件等 • 用于HetuEngine内部节点通讯 	
	mapred/hadoop.<系统域名>	<p>MapReduce系统启动用户，用户权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提交、停止和查看MapReduce任务的权限 • 修改Yarn配置参数的权限 • 登录FTP服务 • 登录Yarn WebUI界面 	
	mr_zk/hadoop.<系统域名>	用于MapReduce访问ZooKeeper。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hbase/hadoop.<系统域名>	HBase系统启动过程用于内部组件之间认证的用户。	
	hbase/zkclient.<系统域名>	安全集群下，HBase做ZooKeeper认证时使用的用户。	
	thrift/hadoop.<系统域名>	ThriftServer系统启动用户。	
	rangerkms/hadoop.<系统域名>	RangerKMS系统启动用户。	
	rest/hadoop.<系统域名>	RestServer系统启动用户。	
	thrift/<hostname>	ThriftServer系统访问HBase的用户，拥有HBase所有NameSpace和表的读、写、执行、创建和管理的权限。 <hostname>表示集群中安装ThriftServer节点的主机名。	
	hive/hadoop.<系统域名>	Hive系统启动过程用于内部组件之间认证的用户，用户权限： <ol style="list-style-type: none"> Hive管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止MapReduce任务的权限 	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive1/hadoop.<系统域名>	<p>Hive1系统启动过程用于内部组件之间认证的用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none">Hive1管理员权限：<ul style="list-style-type: none">数据库的创建、删除、修改表的创建、查询、修改、删除数据的查询、插入、加载HDFS文件操作权限：<ul style="list-style-type: none">查看、修改、创建文件查看、创建目录查看、修改文件属组提交、停止MapReduce任务的权限	
	hive2/hadoop.<系统域名>	<p>Hive2系统启动过程用于内部组件之间认证的用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none">Hive2管理员权限：<ul style="list-style-type: none">数据库的创建、删除、修改表的创建、查询、修改、删除数据的查询、插入、加载HDFS文件操作权限：<ul style="list-style-type: none">查看、修改、创建文件查看、创建目录查看、修改文件属组提交、停止MapReduce任务的权限	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive3/hadoop.<系统域名>	<p>Hive3系统启动过程用于内部组件之间认证的用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive3管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止 MapReduce任务的权限 	
	hive4/hadoop.<系统域名>	<p>Hive4系统启动过程用于内部组件之间认证的用户，用户权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> Hive4管理员权限： <ul style="list-style-type: none"> 数据库的创建、删除、修改 表的创建、查询、修改、删除 数据的查询、插入、加载 HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 提交、停止 MapReduce任务的权限 	
	loader/hadoop.<系统域名>	Loader系统启动与Kerberos认证用户。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	HTTP/ <hostname>	用于连接各组件的 HTTP接口， <hostname>表示集群 中节点主机名。	
	hue	Hue系统启动与 Kerberos认证用户，并 用于访问HDFS和 Hive。	
	flume	Flume系统启动用户， 用于访问HDFS和 Kafka，对HDFS目录 “/flume”有读写权 限。	
	flume_server	Flume系统启动用户， 用于访问HDFS和 Kafka，对HDFS目录 “/flume”有读写权 限。	
	ftpsrvr	FTP-Server系统启动用 户。	
	metadata/ hadoop.<系统域名 >	Metadata系统启动用 户，用于访问Hive和 HBase的元数据。	
	spark_zk/ hadoop.<系统域名 >	用于Spark访问 ZooKeeper。	
	spark2x/hadoop.< 系统域名>	Spark系统管理员用 户，用户权限： 1、Spark服务启动用户 2、提交Spark任务的权 限	
	spark2x1/ hadoop.<系统域名 >	Spark1系统管理员用 户，用户权限： 1. Spark1服务启动用 户 2. 提交Spark任务的权 限	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	spark2x2/ hadoop.<系统域名>	Spark2系统管理员用户，用户权限： 1. Spark2服务启动用户 2. 提交Spark任务的权限	
	spark2x3/ hadoop.<系统域名>	Spark3系统管理员用户，用户权限： 1. Spark3服务启动用户 2. 提交Spark任务的权限	
	spark2x4/ hadoop.<系统域名>	Spark4系统管理员用户，用户权限： 1. Spark4服务启动用户 2. 提交Spark任务的权限	
	zookeeper/ hadoop.<系统域名>	ZooKeeper系统启动用户。	
	zkcli/hadoop.<系统域名>	登录ZooKeeper服务器用户。	
	oozie	Oozie系统启动与Kerberos认证用户。	
	solr/hadoop.<系统域名>	<ul style="list-style-type: none">访问HDFS数据目录：用于访问HDFS中Solr数据目录“/user/solr”，对该目录有读写权限访问ZooKeeper数据目录：用于访问ZooKeeper下“/solr”目录下所有文件，对该目录下文件具有读写权限	
	elasticsearch/ hadoop.<系统域名>	访问ZooKeeper数据目录：用于访问ZooKeeper下“/elasticsearch”目录下所有文件，对该目录下文件具有读写权限	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	HTTP/ <hostname>	用于Solr组件Http服务的Kerberos认证。	
	HTTP/ SOLR_FLOAT_IP	用于Solr组件Http服务的Kerberos认证。	
	kafka/hadoop.<系统域名>	用于Kafka安全认证。	
	redisCli	Redis系统管理员。	
	redis/hadoop.<系统域名>	Redis系统启动账户。	
	flink/hadoop.<系统域名>	Flink服务的内部用户。	
	check_ker_M	系统内部测试Kerberos服务功能是否正常的用户。	
	tez	TezUI系统启动与Kerberos认证用户，并用于访问Yarn。	
	cdl/hadoop.<系统域名>	CDL服务的内部用户。	
	rangeradmin/hadoop.<系统域名>	Ranger系统启动用户，用于内部组件之间认证。	
	clickhouse/hadoop.<系统域名>	用于ClickHouse安全认证。该用户为内部用户，只允许在集群内部使用。	<ul style="list-style-type: none"> 安全模式：请参见修改组件运行用户密码。 普通模式：请参见“配置ClickHouse默认用户密码”章节。
	default	ClickHouse内部用户，仅非安全模式下可使用的管理员用户	请参见“配置ClickHouse默认用户密码”章节。
	K/M	Kerberos内部功能用户，不能删除，不支持密码修改，未安装Kerberos服务的节点无法使用内部账户。	无
	kadmin/changepw		
	kadmin/history		
	krbtgt/<系统域名>		
	root	Doris内部使用，用于系统初始化 doris_manager 用户。	无

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	admin	普通集群Doris内部用户。	使用admin用户连接Doris后，执行 SET PASSWORD = PASSWORD('password'); 命令修改密码。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
	doris_manager	Doris内部使用，用于添加实例，添加用户和角色等内部操作。	无
	doris	Doris内部用户，用于集群已启用Kerberos认证（安全模式）时使用Hive Catalog访问其他组件。	无
	doris/hadoop.<系统域名>	Doris内部用户，用于集群已启用Kerberos认证（安全模式）时使用Hive Catalog访问其他组件。	无
组件运行用户	rangerobs/hadoop.<系统域名>	Guardian访问ranger系统管理员用户。	请参见 修改组件运行用户密码 。
组件运行用户	jobserver	JobGateway的系统管理员，用户权限： 1. HDFS文件操作权限： <ul style="list-style-type: none"> 查看、修改、创建文件 查看、创建目录 查看、修改文件属组 2. Manager管理员权限。	请参见 修改组件运行用户密码 。
组件运行用户	HTTP/_HOST	JobGateway服务的内部用户，用于Http服务的Kerberos认证。	请参见 修改组件运行用户密码 。

类别	默认用户	描述	密码修改方法
LDAP用户	admin	FusionInsight Manager的管理员。 主组为compcommon，不具备组权限，具备Manager_administrator角色的权限。	LDAP用户不支持登录与认证，无密码修改方法。
	backup	主组为compcommon	
	backup/manager	主组为compcommon	
	oms	主组为compcommon	
	oms/manager	主组为compcommon	
	clientregister	主组为compcommon	
	zookeeper	主组为hadoop	
	zookeeper/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	zkcli	主组为hadoop	
	zkcli/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	flume	主组为hadoop	
	flume_server	主组为hadoop	
	ftpservers	主组为supergroup	
	hdfs	主组为hadoop	
	hdfs/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	mapred	主组为hadoop	
	mapred/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	mr_zk	主组为hadoop	
	mr_zk/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	hue	主组为supergroup	
hive	主组为hive		
hive/hadoop.<系统域名>	主组为hive		

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive1	主组为hive1	
	hive1/hadoop.<系统域名>	主组为hive1	
	hive2	主组为hive2	
	hive2/hadoop.<系统域名>	主组为hive2	
	hive3	主组为hive3	
	hive3/hadoop.<系统域名>	主组为hive3	
	hive4	主组为hive4	
	hive4/hadoop.<系统域名>	主组为hive4	
	hbase	主组为hadoop	
	hbase/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	thrift	主组为hadoop	
	thrift/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	oozie	主组为hadoop	
	hbase/zkclient.<系统域名>	主组为hadoop	
	loader	主组为hadoop	
	loader/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	spark2x	主组为hadoop	
	spark2x/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	spark2x1	主组为hadoop	
	spark2x1/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	spark2x2	主组为hadoop	
	spark2x2/hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	spark2x3	主组为hadoop	
	spark2x3/ hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	spark2x4	主组为hadoop	
	spark2x4/ hadoop.<系统域名>	主组为hadoop	
	metadata	主组为supergroup	
	metadata/ hadoop.<系统域名>	主组为supergroup	
	kafka	主组为kafkaadmin	
	kafka/hadoop.<系统域名>	主组为kafkaadmin	
	cdl	主组为cdladmin	
	cdl/hadoop.<系统域名>	主组为cdladmin	
	redisCli	主组为supergroup	
	redis	主组为supergroup	
	redis/hadoop.<系统域名>	主组为supergroup	
	solr	主组为ficommon	
	solr/hadoop.<系统域名>	主组为ficommon	
	elasticsearch	主组为ficommon	
	elasticsearch/ hadoop.<系统域名>	主组为ficommon	
	rangeradmin	主组为supergroup	
	rangeradmin/ hadoop.<系统域名>	主组为supergroup	
	rangerusersync	主组为supergroup	
	rangertagsync	主组为supergroup	
	rangerauditor	主组为compcommon	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	kms/hadoop	主组为kmsadmin	
	knox	主组是compcommon	
	executor	主组是compcommon	
	doris	主组为supergroup	
	doris/hadoop.<系统域名>	主组为supergroup	
LDAP用户	jobserver	主组是compcommon	LDAP用户不支持登录与认证，无密码修改方法。

说明

用户可登录FusionInsight Manager后，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。上表中系统内部用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。

例如“本端域”参数为“9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM”，则HDFS默认启动用户为“hdfs/hadoop.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。

数据库用户

系统数据库用户包含OMS数据库用户、DBService数据库用户。

类别	默认用户	描述	密码修改方法
OMS数据库	ommdba	OMS数据库管理员用户，用于创建、启动和停止等维护操作。	请参见 修改OMS数据库管理员密码 。
	omm	OMS数据库数据访问用户。	请参见 修改OMS数据库访问用户密码 。
DBService数据库	omm	DBService组件中 GaussDB数据库的管理员用户。	请参见 重置DBService数据库omm用户密码 。
	compduser	DBService组件中 GaussDB数据库的管理员用户，用于业务运维场景。该账户密码已失效，首次使用需重置。	请参见 修改DBService数据库compduser用户密码 。
	hetu	HetuEngine连接 DBService数据库 hetumeta的用户。	请参见 重置组件数据库用户密码 。
	hive	Hive连接DBService数据库hivemeta的用户。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	hive1	Hive1连接DBService数据库hivemeta1的用户。	
	hive2	Hive2连接DBService数据库hivemeta2的用户。	
	hive3	Hive3连接DBService数据库hivemeta3的用户。	
	hive4	Hive4连接DBService数据库hivemeta4的用户。	
	hive <i>N</i>	安装多服务时，Hive- <i>N</i> 连接DBService数据库hive <i>N</i> meta的用户。 例如Hive-1服务连接DBService数据库hive1meta的用户为hive11。	
	hue	Hue连接DBService数据库hue的用户。	
	sqoop	Loader连接DBService数据库sqoop的用户。	
	sqoop <i>N</i>	安装多服务时，Loader- <i>M</i> 连接DBService数据库sqoop <i>M</i> 的用户。 例如Loader-1服务连接DBService数据库sqoop1的用户为sqoop1。	
	metadata	Metadata连接DBService数据库metadata的用户。	
	metadata <i>N</i>	安装多服务时，Metadata- <i>M</i> 连接DBService数据库metadata <i>M</i> 的用户。 例如Metadata-1服务连接DBService数据库metadata1的用户为metadata1。	
	oozie	Oozie连接DBService数据库oozie的用户。	

类别	默认用户	描述	密码修改方法
	oozie/M	安装多服务时，Oozie-M连接DBService数据库oozieM的用户。 例如Oozie-1服务连接DBService数据库oozie1的用户为oozie1。	
	redis	Redis连接DBService数据库redismeta的用户。	
	rangeradmin	Ranger连接DBService数据库ranger的用户。	
	kafkai/M	KafkaUI连接DBService数据库kafkai的用户。	
	flink	Flink连接DBService数据库flink的用户。	
	cdl	CDL连接DBService数据库cdl的用户。	
	activiti	Containers连接DBService数据库activitidb的用户。	
	rtd	RTDService连接DBService数据库rtdmeta的用户。	
	lakesearch	LakeSearch连接DBService数据库lakeSearch的用户。	
	jobgateway	JobGateway连接DBService数据库jobmeta的用户。	
MOTService数据库	omm	MOTService组件中数据库的管理员用户。	请联系系统管理员获取。

10.13.1.6 默认权限信息一览

角色

默认角色	描述
Manager_administrator	Manager管理员，具有Manager所有权限。 可创建一级租户，可创建、修改新的用户组，指定用户权限，以满足不同用户对系统的管理需求。

默认角色	描述
Manager_operator	Manager操作员，具有 主页、集群、主机、运维 页签所有权限。
Manager_auditor	Manager审计员，具有 审计 页签的所有权限。 可查看和管理Manager系统审计日志的权限。
Manager_viewer	Manager查看员，具有 主页、集群、主机、告警与事件、系统>权限 相关信息的查看权限和下载客户端权限。
Manager_tenant	Manager租户管理员。 可为当前用户所属于的非叶子租户创建子租户并管理。 具有“ 运维 > 告警 ”页面下“ 告警 ”、“ 事件 ”的查看权限。
System_administrator	系统管理员，具有Manager的管理员权限及所有组件服务管理员的权限。
default	为集群default租户创建的默认角色。拥有Yarn组件default队列的管理权限。非首个安装集群的default租户默认角色为“c<集群ID>_default”。
Manager_administrator_180	FusionInsight Manager系统管理员组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
Manager_auditor_181	FusionInsight Manager系统审计员组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
Manager_operator_182	FusionInsight Manager系统操作员组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
Manager_viewer_183	FusionInsight Manager系统查看员组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
System_administrator_186	系统管理员组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
Manager_tenant_187	租户系统用户组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。
default_1000	为租户创建的用户组。系统内部角色，仅限组件间内部使用。

用户组

类型	默认用户组	描述
集群默认用户组	cdl	CDL的普通用户组，属于该组的用户可以执行CDL的创建和查询操作。

类型	默认用户组	描述
	cdladmin	CDL的管理员用户组，只有此组中的用户才可以访问CDL的API。
	elasticsearch	添加到该用户组的用户可以使用Elasticsearch。
	graphbaseadmin	GraphBase管理员用户组。添加入本组的用户，拥有GraphBase和Graphserver的管理权限。
	graphbasedeveloper	GraphBase开发者用户组。添加入本组的用户，拥有GraphBase和Graphserver的开发权限。
	graphbaseoperator	GraphBase操作者用户组。加入该用户组的用户拥有登录GraphServer界面查看数据的权限。
	hadoop	将用户加入此用户组，可获得所有Yarn队列的任务提交权限。
	hadoopmanager	将用户加入此用户组，可获得HDFS和Yarn的组件运维管理员权限。对HDFS来说，运维管理员可以访问NameNode WebUI，还能进行手动主备倒换等操作。对Yarn来说，运维管理员可以执行Yarn集群的管理操作，例如访问ResourceManager WebUI，管理NodeManager节点，刷新队列，设置NodeLabel等，但不能提交任务。
	hetuadmin	HetuEngine管理员用户组，属于该组的用户拥有在HSConsole页面操作的权限。
	hetuuser	将用户加入此用户组，可获得SQL执行权限。
	hive/ hive1/ hive2/ hive3/ hive4	普通用户组。Hive/Hive1/Hive2/Hive3/Hive4用户必须属于该用户组。
	iotdbgroup	将用户加入此用户组，可获得IoTDB组件的管理员权限。
	kafka	Kafka普通用户组。添加入本组的用户，需要被kafkaadmin组用户授予特定Topic的读写权限，才能访问对应Topic。
	kafkaadmin	Kafka管理员用户组。添加入本组的用户，拥有所有Topic的创建，删除，授权及读写权限。
	kafkasuperuser	Kafka的Topic读写用户组。添加入本组的用户，拥有所有Topic的读写权限。
	kafkaui	Kafka UI用户组。添加入本组的用户，拥有Kafka UI的查看权限。

类型	默认用户组	描述
	kmsadmin	将用户加入此用户组，可获得KMS服务中所有key的读权限。
	lakesearchgroup	将用户加入此用户组，可获得LakeSearch组件的管理员权限。
	msadmin	将用户加入此用户组，可获得MetaStore的管理员权限。
	rkmsadmin	RangerKMS权限管理用户组，如果需要key的管理权限需要将用户加入此组。
	solr	添加到该用户组的用户可以使用Solr。
	supergroup	这个用户组内的用户具有HBase，HDFS，Solr，Redis和Yarn的管理员权限，并且可以使用Hive。
	yarnviewgroup	Yarn任务只读用户组。将用户加入此用户组，可获得Yarn和Mapreduce界面上任务的只读权限。
	check_sec_ldap	用于内部测试主LDAP是否工作正常。用户组随机存在，每次测试时创建，测试完成后自动删除。系统内部组，仅限组件间内部使用。
	compcommon	系统内部组，用于访问集群公共资源。所有系统用户和系统运行用户默认加入此用户组。
操作系统默认用户组	wheel	系统内部运行用户“omm”的主组。
	ficommon	系统公共组，对应“compcommon”，可以访问集群在操作系统中保存的公共资源文件。

说明

如果当前集群不是在FusionInsight Manager内第一次安装的集群，集群内除Manager以外其他组件对应的默认用户组名称为“c<集群ID>_默认用户组名”，例如“c2_hadoop”。

服务相关用户安全参数

- **FTP-Server**
 - 参数“ftp-group”表示允许连接FTP-Server的普通用户所属的用户组，若用户未加入对应的用户组则无法连接。默认值为“hadoop”。
 - 参数“ftp-admin-group”表示FTP-Server的管理员用户所属的用户组，若用户未加入对应的用户组则无法操作其他用户的目录和文件。默认值为“supergroup”。
- **HDFS**

参数“dfs.permissions.superusergroup”表示HDFS最高权限管理员组，默认值为“supergroup”。
- **Spark以及对应多实例**

参数“spark.admin.acls”表示Spark的管理员列表，列表中成员有权限管理所有Spark任务，若用户未加入此列表则无法管理所有Spark任务。默认值为“admin”。

10.13.1.7 FusionInsight Manager 安全功能

通过FusionInsight Manager的以下模块，可以方便的完成用户权限数据的查看和设置。

- 用户管理：提供用户的增、删、改、查基本功能，提供用户绑定用户组和角色的功能。
具体请参见[用户管理](#)。
- 用户组管理：提供用户组的增、删、改、查基本功能，提供用户组绑定角色的功能。
具体请参见[用户组管理](#)。
- 角色管理：提供角色的增、删、改、查基本功能，提供角色绑定某个或者多个组件的资源访问权限的功能。
具体请参见[角色管理](#)。
- 租户管理：提供租户的增、删、改、查基本功能以及租户与组件资源的绑定关系。FusionInsight为了便于管理，为每个租户都会默认产生一个角色。如果定义租户拥有某些资源的权限，则租户对应的角色就拥有这些资源的权限。
具体请参见[租户资源](#)。

10.13.2 账户管理

10.13.2.1 账户安全设置

10.13.2.1.1 解锁 LDAP 用户和管理账户

操作场景

管理员在LDAP用户和管理账户被锁定时，需要在管理节点解锁集群LDAP用户“cn=pg_search_dn,ou=Users,dc=hadoop,dc=com”以及LDAP管理账户“cn=krbkdc,ou=Users,dc=hadoop,dc=com”和“cn=krbadmin,ou=Users,dc=hadoop,dc=com”。

📖 说明

Ldap用户或管理账户连续使用错误密码操作Ldap次数大于5次时，会造成LDAP用户或管理账户被锁定。用户被锁定之后，5分钟后会自动解锁。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

步骤2 执行以下命令，切换到目录：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/ldapserver/ldapserver/local/script
```

步骤3 执行以下命令，解锁LDAP用户或管理账户：

```
./ldapserver_unlockUsers.sh USER_NAME
```

其中，*USER_NAME*表示将要解锁的用户名称。

例如，解锁LDAP管理账户“cn=krbkdc,ou=Users,dc=hadoop,dc=com”的方法如下：

```
./ldapsrv_unlockUsers.sh krbkdc
```

运行脚本之后，在ROOT_DN_PASSWORD之后输入krbkdc用户密码，显示如下结果，说明解锁成功：

```
Unlock user krbkdc successfully.
```

----结束

10.13.2.1.2 解锁系统内部用户

操作场景

若服务出现异常状态，有可能是系统内部用户被锁定，请及时解锁，否则会影响集群正常运行。系统内部用户无法使用FusionInsight Manager解锁。

前提条件

获取LDAP管理员“cn=root,dc=hadoop,dc=com”的默认密码。

操作步骤

步骤1 使用以下方法确认系统内部用户是否被锁定：

1. 查询ldap端口：
 - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > OMS > ldap > 修改配置”。
 - b. “Ldap服务监听端口”参数值即为ldap端口。
2. 查询域名方法：
 - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”。
 - b. “本端域”参数即为域名。

例如当前系统域名为“9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM”。

3. 在集群内节点上以omm用户执行以下命令查询密码认证失败次数：

```
ldapsearch -H ldaps://OMS浮动IP地址:OLdap端口 -LLL -x -D  
cn=root,dc=hadoop,dc=com -b krbPrincipalName=系统内部用户名@当前域  
名,cn=当前域名,cn=krbcontainer,dc=hadoop,dc=com -w LDAP管理员密码 -e  
ppolicy | grep krbLoginFailedCount
```

例如，查看oms/manager用户认证失败次数：

```
ldapsearch -H ldaps://10.5.146.118:21750 -LLL -x -D  
cn=root,dc=hadoop,dc=com -b krbPrincipalName=oms/  
manager@9427068F-6EFA-4833-  
B43E-60CB641E5B6C.COM,cn=9427068F-6EFA-4833-  
B43E-60CB641E5B6C.COM,cn=krbcontainer,dc=hadoop,dc=com -w  
cn=root,dc=hadoop,dc=com用户密码 -e ppolicy | grep krbLoginFailedCount
```

```
krbLoginFailedCount: 5
```

4. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 安全策略 > 密码策略”。
5. 查看“密码连续错误次数”参数值，若小于等于“krbLoginFailedCount”参数值，则用户已被锁定。

📖 说明

查看运行日志，也可以确认系统内部用户是否被锁定。

步骤2 以omm用户登录主管理节点，执行以下命令解锁。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/acs/config/unlockuser.sh --  
userName 系统内部用户名
```

例如，sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/acs/config/
unlockuser.sh --userName oms/manager

----结束

10.13.2.1.3 修改集群组件鉴权配置开关

操作场景

集群部署为安全模式或者普通模式时，HDFS和ZooKeeper默认会对访问服务的用户进行鉴权，没有权限的用户无法访问HDFS和ZooKeeper中的资源。集群部署为普通模式时，HBase和Yarn默认不会对访问用户进行鉴权，所有用户可以访问HBase和Yarn中的资源。

管理员可以根据业务实际需要，在普通模式集群中配置开启HBase和Yarn鉴权，或关闭HDFS和ZooKeeper鉴权。

对系统的影响

修改开关后服务的配置将过期，需要重启对应的服务使配置生效。

开启 HBase 鉴权

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”。

步骤3 单击“全部配置”。

步骤4 搜索参数“hbase.coprocessor.region.classes”、
“hbase.coprocessor.master.classes”和
“hbase.coprocessor.regionserver.classes”。

将协处理器参数“org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController”添加到以上参数原有参数值末尾，使用英文逗号与原有协处理器分隔。

步骤5 单击“保存”，单击“确定”。

等待界面提示操作完成。

----结束

关闭 HBase 鉴权

📖 说明

关闭HBase鉴权后，原有的权限数据会继续保留。如果需要删除权限信息，请在关闭鉴权后，进入hbase shell删除表hbase:acl。

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”。

步骤3 单击“全部配置”。

步骤4 搜索参数“hbase.coprocessor.region.classes”、
“hbase.coprocessor.master.classes”和
“hbase.coprocessor.regionserver.classes”。

将协处理器参数“org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController”去除。

步骤5 单击“保存”，单击“确定”。

等待界面提示操作完成。

----结束

关闭 HDFS 鉴权

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”。

步骤3 单击“全部配置”。

步骤4 搜索参数“dfs.namenode.acls.enabled”和“dfs.permissions.enabled”。

- “dfs.namenode.acls.enabled”表示是否启用HDFS ACL，默认为“true”启用ACL，请修改为“false”。
- “dfs.permissions.enabled”表示是否为HDFS启用权限检查，默认为“true”启用权限检查，请修改为“false”。修改后HDFS中的目录和文件的属主、属组以及权限信息保持不变。

步骤5 单击“保存”，单击“确定”。

等待界面提示操作完成。

----结束

开启 Yarn 鉴权

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”。

步骤3 单击“全部配置”。

步骤4 搜索参数“yarn.acl.enable”。

“yarn.acl.enable”表示是否为Yarn启用权限检查。

- 普通模式下默认为“false”不启用权限检查，如果要启用，请修改为“true”。
- 安全模式下默认为“true”，表示开启鉴权。

步骤5 单击“保存”，单击“确定”。

等待界面提示操作完成。

----结束

关闭 ZooKeeper 鉴权

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置”。

步骤3 单击“全部配置”。

步骤4 搜索参数“skipACL”。

“skipACL”表示是否跳过ZooKeeper权限检查，默认为“no”启用权限检查，请修改为“yes”。

步骤5 单击“保存”，单击“确定”。

等待界面提示操作完成。

----结束

10.13.2.1.4 使用普通模式集群用户在非集群节点登录

操作场景

集群安装为普通模式时，各组件客户端不支持安全认证且无法使用kinit命令，所以集群外的节点默认无法使用集群中的用户，可能导致在这些节点访问某个组件服务端时用户鉴权失败。

如果需要在集群外节点以组件用户身份访问集群资源，管理员需为集群外节点设置同名用户可通过SSH协议登录节点的功能，并以登录操作系统用户身份连接集群各组件服务端。

前提条件

- 集群外的节点需要与集群的业务平面是连通的。
- 集群的KrbServer服务运行状态正常。
- 获取集群外的节点root用户密码。
- 集群已规划并添加“人机”用户，并获取认证凭据文件。请参见[创建用户](#)和[导出认证凭据文件](#)。

操作步骤

步骤1 以root用户登录到需要添加用户的节点。

步骤2 执行以下命令：

```
rpm -qa | grep pam和rpm -qa | grep krb5-client
```

界面一共显示以下rpm包：

```
pam_krb5-32bit-2.3.1-47.12.1
pam-modules-32bit-11-1.22.1
yast2-pam-2.17.3-0.5.211
pam-32bit-1.1.5-0.10.17
pam_mount-32bit-0.47-13.16.1
pam-config-0.79-2.5.58
pam_krb5-2.3.1-47.12.1
pam-doc-1.1.5-0.10.17
pam-modules-11-1.22.1
pam_mount-0.47-13.16.1
```

```
pam_ldap-184-147.20  
pam-1.1.5-0.10.17  
krb5-client-1.6.3
```

步骤3 检查操作系统实际是否已安装清单中的rpm包？

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 从操作系统镜像中获取缺少的rpm包，并上传文件到当前目录，然后执行以下命令安装rpm包：

```
rpm -ivh *.rpm
```

说明

安装的RPM包可能带来安全风险，请用户对操作系统进行加固时考虑安装这些RPM包所带来的风险。

安装完成后执行**步骤5**。

步骤5 执行以下命令，配置pam使用Kerberos认证。

```
pam-config --add --krb5
```

说明

如果需要在非集群节点取消Kerberos认证与系统用户登录，以“root”用户执行**pam-config --delete --krb5**命令。

步骤6 解压认证凭据文件得到“krb5.conf”，并使用WinSCP将此配置文件上传到集群外节点的“/etc”目录，执行以下命令设置权限使其他用户可以访问，例如“604”：

```
chmod 604 /etc/krb5.conf
```

步骤7 以root用户继续在连接会话中执行以下命令为“人机”用户添加对应的操作系统用户，并指定用户主组为“root”。

此操作系统用户密码与在Manager创建“人机”用户时设置的初始密码相同。

```
useradd 用户名 -m -d /home/admin_test -g root -s /bin/bash
```

例如，“人机”用户名为“admin_test”，执行以下命令：

```
useradd admin_test -m -d /home/admin_test -g root -s /bin/bash
```

说明

第一次使用新添加的操作系统用户通过SSH协议登录节点时，首次输入用户密码系统提示密码过期，第二次输入用户密码后系统提示修改密码。请输入一个同时满足节点操作系统及集群密码复杂度的新密码。

----结束

10.13.2.2 修改系统用户密码

10.13.2.2.1 修改 admin 密码

操作场景

“admin”是FusionInsight Manager的系统管理员账号，建议用户通过FusionInsight Manager定期修改密码，提高系统安全性。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

需使用“admin”登录。

步骤2 移动鼠标到界面右上角的“Hello, admin”。

在弹出菜单中单击“修改密码”。

步骤3 分别输入“旧密码”、“新密码”、“确认新密码”，单击“确定”完成修改。

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度为8~64位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为~!?,;-'_(){}[]/<>@#\$\$%^&*+|\=。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为[密码策略配置](#)中“重复使用规则”的值。

----结束

10.13.2.2.2 修改操作系统用户密码

操作场景

安装FusionInsight Manager时系统自动在集群每个节点上创建用户“omm”和“ommdba”，建议管理员定期修改集群节点操作系统用户“omm”、“ommdba”的登录密码，以提升系统运维安全性。

各节点“omm”、“ommdba”无需设置为统一的密码。

前提条件

- 获取待修改密码“omm”、“ommdba”用户对应节点的IP地址。
- 修改omm和ommdba用户需要获取root用户密码。

修改操作系统用户密码

步骤1 以root登录待修改密码节点。

步骤2 执行如下命令，修改用户密码。

```
passwd ommdba
```

RedHat系统显示：

```
Changing password for user ommdba.  
New password:
```

步骤3 输入用户的新密码。操作系统的密码修改策略由用户实际使用的操作系统类型决定。

```
Retype New Password:  
Password changed.
```

----结束

10.13.2.2.3 修改操作系统用户密码有效期

操作场景

默认集群操作系统用户密码有效期为90天，如果需要修改操作系统用户密码有效期，可以参考该章节进行配置。

建议管理员定期修改集群节点操作系统用户的登录密码，以提升系统运维安全性。

操作步骤

步骤1 以root用户登录待修改操作系统用户密码有效期的节点。

步骤2 修改操作系统用户密码有效期。

- **修改已有操作系统用户密码有效期。**

执行以下命令修改用户密码有效期：

```
chage -M有效期天数 user_name
```

📖 说明

- 有效期天数：密码有效期天数。如果配置为“99999”表示永不过期（never），请根据实际情况进行配置。
 - *user_name*：为待修改有效期的操作系统用户，例如ommdba用户。
 - 建议用户根据实际情况及业务需求进行配置，定期修改用户密码。
- **修改新创建操作系统用户密码默认有效期。**

执行以下命令，编辑文件并修改“PASS_MAX_DAYS”参数值，该参数表示密码的有效时间，单位为“天”。例如修改为“99999”表示永不过期（never）。

```
vi /etc/login.defs
```

----结束

10.13.2.3 修改系统内部用户密码

10.13.2.3.1 修改 Kerberos 管理员密码

操作场景

管理员应定期修改Kerberos管理员“kadmin”的密码，以提升系统运维安全性。

修改此用户密码将同步修改OMS Kerberos管理员密码。

前提条件

已在集群内的任一节点安装了客户端，并获取此节点IP地址。

操作步骤

步骤1 以root用户通过节点IP地址登录安装了客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/hadoopclient”。

```
cd /opt/hadoopclient
```

步骤3 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 执行以下命令，修改kadmin/admin密码。此操作对所有服务器生效。如果密码丢失将不可找回，请妥善保管。

```
kpasswd kadmin/admin
```

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为~!?,;-'(){}[]/<>@#%&^*+|\=。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为[密码策略配置](#)中“重复使用规则”的值。

----结束

10.13.2.3.2 修改 OMS Kerberos 管理员密码

操作场景

管理员应定期修改OMS Kerberos管理员“kadmin”的密码，以提升系统运维安全性。

修改此用户密码将同步修改Kerberos管理员密码。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录任意管理节点。

步骤2 执行以下命令，切换到目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/meta-0.0.1-SNAPSHOT/kerberos/scripts
```

步骤3 执行以下命令，配置环境变量。

```
source component_env
```

步骤4 执行以下命令，修改kadmin/admin密码。此操作对所有服务器生效。如果密码丢失将不可找回，请妥善保管。

```
kpasswd kadmin/admin
```

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。

- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~!?,;-'(){}[]/<>@#\$\$%^&*+|\=中的4种类型字符。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为**密码策略配置**中“重复使用规则”的值。

----结束

10.13.2.3.3 修改组件运行用户密码

操作场景

建议管理员定期修改集群内组件运行用户的密码，以提升系统运维安全性。

组件运行用户，根据初始密码是否是系统随机生成，可分为两类：

- 密码随机生成的，用户类型为“机机”用户。
- 密码不是随机生成的，用户类型为“人机”用户。

对系统的影响

初始密码为系统随机生成的组件运行用户，在修改密码后需要重启集群，重启期间会造成业务暂时中断。

前提条件

已在集群内的任一节点安装了客户端，并获取此节点IP地址。

操作步骤

步骤1 以客户端安装用户，登录安装了客户端的节点。

步骤2 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

步骤3 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

步骤4 执行以下命令，输入kadmin/admin用户密码后进入kadmin控制台。

```
kadmin -p kadmin/admin
```

📖 说明

kadmin/admin的默认密码信息请联系系统管理员，首次登录后会提示该密码过期，请按照提示修改密码。如果密码丢失将不可找回，请妥善保管。

步骤5 执行以下命令，修改系统内部组件运行用户密码。

```
cpw 系统内部用户名
```

例如：**cpw hdfs**

hdfs为示例用户，请根据实际用户替换。

默认密码复杂度要求：

- 密码字符长度最小为8位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符5种类型字符中的4种。支持的特殊字符为~!?,;-'(){}[]/<>@#\$\$%^&*+|\=。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可以为常见的易破解密码。
- 不可与最近N次使用过的密码相同，N为配置密码策略中“重复使用规则”的值。此策略只影响“人机”用户。

📖 说明

执行如下命令，可以查看用户的信息。

`getprinc` 系统内部用户名

例如：`getprinc hdfs`

步骤6 确认修改密码的用户，用户类型是哪种？

- 用户类型为“机机”用户，执行**步骤7**。
- 用户类型为“人机”用户，密码修改完成，任务结束。

步骤7 登录FusionInsight Manager。

步骤8 在“主页”右上方选择“更多 > 重启”。

步骤9 在弹出窗口中，输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤10 在确认重启的对话框中，单击“确定”。

步骤11 等待界面提示重启成功。

----结束

10.13.2.4 修改默认数据库用户密码

10.13.2.4.1 修改 OMS 数据库管理员密码

操作场景

建议管理员定期修改OMS数据库管理员的密码，以提升系统运维安全性。

操作步骤

步骤1 以root用户登录主管理节点。

📖 说明

ommdba用户密码不支持在备管理节点修改，否则集群无法正常工作。只需在主管理节点执行修改操作，无需在备管理节点操作。

步骤2 执行以下命令，切换用户。

```
su - omm
```

步骤3 执行以下命令，切换目录。

```
cd $OMS_RUN_PATH/tools
```

步骤4 执行以下命令，修改ommdba用户密码。

```
mod_db_passwd ommdba
```

步骤5 输入ommdba的原密码后，再输入两次新密码。

密码复杂度要求：

- 密码字符长度为16~32位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~`!@#%&^*()-+_=|[]{};<.>/?中的3种类型字符。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可与前20个历史密码相同。

显示如下结果，说明修改成功：

```
Congratulations, update [ommdba] password successfully.
```

----结束

10.13.2.4.2 修改 OMS 数据库访问用户密码

操作场景

建议管理员定期修改OMS数据库访问用户的密码，以提升系统运维安全性。

对系统的影响

修改密码需要重启OMS服务，服务在重启时系统无法访问。

操作步骤

步骤1 在FusionInsight Manager选择“系统 > OMS > gaussDB > 修改密码”。

步骤2 在omm用户所在行，单击“操作”列下的“修改密码”。

步骤3 在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤4 根据界面信息，输入新旧密码。

密码复杂度要求：

- 密码字符长度为8~32位。
- 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~`!@#%&^*()-+_=|[]{};<.>/?中的3种类型字符。
- 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
- 不可与前20个历史密码相同。

步骤5 单击“确定”，等待界面提示操作成功。

步骤6 在omm用户所在行，单击“操作”列下的“重启OMS服务”。

步骤7 在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。

步骤8 在确定重启的对话框中，单击“确定”，重新启动OMS服务。

----结束

10.13.2.4.3 重置组件数据库用户密码

操作场景

MRS集群中组件连接DBService数据库的用户默认密码为随机密码，建议管理员定期重置组件数据库用户的密码，以提升系统运维安全性。

对系统的影响

重置密码需要停止并重启服务，服务在此期间无法访问。

操作步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager选择“集群 > 服务”。
- 步骤2** 单击待重置数据库用户密码的服务名称，例如“Kafka”，然后在服务概览页面中单击“停止服务”。
在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
确认停止服务的影响后，等待服务成功停止。
- 步骤3** 在服务概览页面选择“更多 > 重置数据库密码”。
在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
继续勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，单击“确定”。
- 步骤4** 密码重置完成后，在服务概览页面中单击“启动服务”。
- 步骤5** 在弹出窗口单击“确定”，等待服务启动完成。
----结束

10.13.2.4.4 重置 DBService 数据库 omm 用户密码

操作场景

MRS集群中DBService数据库omm用户的默认密码为随机密码，建议管理员定期重置DBService数据库omm用户的密码，以提升系统运维安全性。

对系统的影响

重置密码需要停止并重启服务，服务在此期间无法访问。

操作步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager选择“集群 > 服务 > DBService”。
- 步骤2** 在服务概览页面选择“更多 > 重置数据库密码”。
在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
继续勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”，单击“确定”。

重置密码



确定要重置 DBService 服务的数据库密码吗？

密码更改要求服务重新启动，这可能导致服务不可用。请确认是否更改密码？

我已阅读此信息并了解其影响。

确定

取消

- 步骤3** 密码重置完成后，在服务概览页面中选择“更多 > 重启服务”。
- 在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
- 确认重启服务的影响后，单击“确定”，等待服务启动完成。
- 结束

10.13.2.4.5 修改 DBService 数据库 compdbuser 用户密码

操作场景

建议管理员定期修改OMS数据库管理员的密码，以提升系统运维安全性。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > DBService > 实例”，查看DBService主节点IP地址信息。

步骤2 以root用户登录DBService主节点。

📖 说明

compuserdb用户密码不支持在备DBService节点修改。只需在主管理节点执行修改操作，无需在备管理节点操作。

步骤3 切换到“\$DBSERVER_HOME”目录，执行以下命令配置环境变量。

```
su - omm
```

```
cd $DBSERVER_HOME
```

```
source .dbservice_profile
```

步骤4 执行如下命令，使用DBService数据库的omm用户修改compdbuser用户密码。

```
gsql -U omm -W DBService数据库的omm用户密码 -d postgres -p 20051 -c "alter user compdbuser identified by '新密码' valid until '过期时间';"
```


📖 说明

- DService数据库的omm用户默认密码为系统随机生成，可联系系统管理员查看随机密码获取方法。
- 新密码复杂度要求：
 - 密码字符长度为16~32位。
 - 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~`!@#%\$^&*()-+_=|[{}];:","<.>/?中的3种类型字符。
 - 不可和用户名相同或用户名的倒序字符相同。
 - 不可与前20个历史密码相同。
- 超期时间格式为xxxx-xx-xx，例如：2020-10-31。

显示如下结果，则修改成功：

```
ALTER ROLE
```

---结束

10.13.3 安全加固

10.13.3.1 加固策略

加固 Tomcat

在FusionInsight Manager软件安装及使用过程中，针对Tomcat基于开源做了如下功能增强：

- 升级Tomcat版本为官方稳定版本。
- 设置应用程序之下的目录权限为500，对部分目录支持写权限。
- 系统软件安装完成后自动清除Tomcat安装包。
- 应用程序目录下针对工程禁用自动部署功能，只部署了web、cas和client三个工程。
- 禁用部分未使用的http方法，防止被他人利用攻击。
- 更改Tomcat服务器默认shutdown端口号和命令，避免被黑客捕获利用关闭服务器，降低对服务器和应用的威胁。
- 出于安全考虑，更改“maxHttpHeaderSize”的取值，给服务器管理员更大的可控性，以控制客户端不正常的请求行为。
- 安装Tomcat后，修改Tomcat版本描述文件。
- 为了避免暴露Tomcat自身的的信息，更改Connector的Server属性值，使攻击者不易获知服务器的相关信息。
- 控制Tomcat自身配置文件、可执行文件、日志目录、临时目录等文件和目录的权限。
- 关闭会话facade回收重用功能，避免请求泄漏风险。
- CookieProcessor使用LegacyCookieProcessor，避免cookie中的敏感数据泄漏。

加固 LDAP

在安装完集群后，针对LDAP做了如下功能增强：

- LDAP配置文件中管理员密码使用SHA加密，当升级openldap版本为2.4.39或更高时，主备LDAP节点服务自动采用SASL External机制进行数据同步，避免密码信息被非法获取。
- 集群中的LDAP服务默认支持SSLv3协议，可安全使用。当升级openldap版本为2.4.39或更高时，LDAP将自动使用TLS1.0以上的协议通讯，避免未知的安全风险。

加固 JDK

- 如果客户端程序使用了AES256加密算法，则需要对JDK进行安全加固，具体操作如下：
获取与JDK版本对应的JCE（Java Cryptography Extension）文件。JCE文件解压后包含“local_policy.jar”和“US_export_policy.jar”。拷贝此jar包到如下路径并替换文件：
 - Linux：“JDK安装目录/jre/lib/security”
 - Windows：“JDK安装目录\jre\lib\security”

说明

请访问Open JDK开源社区获取JCE文件。

- 如果客户端程序需要支持SM4加密算法，则需要更新jar包：
在“客户端安装目录/JDK/jdk/jre/lib/ext/”目录下获取“SMS4JA.jar”，并拷贝到如下目录：
 - Linux：“JDK安装目录/jre/lib/ext/”
 - Windows：“JDK安装目录\jre\lib\ext\”

10.13.3.2 配置受信任 IP 访问 LDAP

操作场景

默认情况下，部署在OMS和集群中的LDAP服务允许任意IP访问。如果需要只允许受信任的IP地址访问LDAP服务，可以配置iptables过滤列表的INPUT策略。

对系统的影响

配置受信任IP访问LDAP以后，未配置的IP无法访问LDAP。扩容前，新增加的IP需要配置为受信任的IP。

前提条件

- 根据安装规划，收集集群内全部节点的管理平面IP、业务平面IP和所有浮动IP。
- 获取集群内节点的root用户和密码。

操作步骤

配置OMS LDAP信任的IP地址

- 步骤1 确定管理节点IP地址，请参见[登录管理节点](#)。
- 步骤2 登录FusionInsight Manager，请参见[登录管理系统](#)。

步骤3 选择“系统 > OMS”，在“服务”选择“ldap > 修改配置”，查看OMS LDAP端口号，即“Ldap服务监听端口”参数值。默认为“21750”。

步骤4 以root用户通过主管理节点的IP地址登录主管理节点。

步骤5 执行以下命令，查看iptables过滤列表中INPUT策略。

```
iptables -L
```

例如未配置任何规则时，INPUT策略显示如下：

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

步骤6 执行以下命令，将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP。每个IP需要添加一次。

```
iptables -A INPUT -s 受信任IP地址 -p tcp --dport 端口号 -j ACCEPT
```

例如，将10.0.0.1配置为受信任的IP，可以访问端口21750，执行：

```
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21750 -j ACCEPT
```

步骤7 执行以下命令，将全部IP地址配置为不受信任的IP。已配置为信任IP不受此规则影响。

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j DROP
```

例如，配置全部IP不能访问端口21750，执行：

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21750 -j DROP
```

步骤8 执行以下命令，查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。

```
iptables -L
```

例如配置一个受信任IP后，INPUT策略显示如下：

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT tcp -- 10.0.0.1 anywhere tcp dpt:21750
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:21750
```

步骤9 执行以下命令，查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。

```
iptables -L -n --line-number
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21750
```

步骤10 根据实际需求，可执行以下命令，删除iptables过滤列表中的规则。

```
iptables -D INPUT 待删除的编号
```

例如，删除编号为1的规则，执行：

```
iptables -D INPUT 1
```

步骤11 以root用户通过备管理节点的IP地址登录备管理节点，并重复**步骤5**到**步骤10**。

配置集群LDAP信任的IP地址

步骤12 登录FusionInsight Manager。

步骤13 选择“集群 > 服务 > LdapServer > 实例”，查看LDAP服务对应的节点。

步骤14 切换到“配置”，查看集群LDAP端口号，即“LDAP_SERVER_PORT”参数值。默认为“21780”。

步骤15 以root用户通过LDAP服务的IP地址登录LDAP节点。

步骤16 执行以下命令，查看iptables过滤列表中INPUT策略。

```
iptables -L
```

例如未配置任何规则时，INPUT策略显示如下：

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source      destination
```

步骤17 执行以下命令，将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP。每个IP需要添加一次。

```
iptables -A INPUT -s 受信任IP地址 -p tcp --dport 端口号 -j ACCEPT
```

例如，将10.0.0.1配置为受信任的IP，可以访问端口21780，执行：

```
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21780 -j ACCEPT
```

步骤18 执行以下命令，将全部IP地址配置为不受信任的IP。已配置为信任IP不受此规则影响。

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j DROP
```

例如，配置全部IP不能访问端口21780，执行：

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21780 -j DROP
```

步骤19 执行以下命令，查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。

```
iptables -L
```

例如配置一个受信任IP后，INPUT策略显示如下：

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source      destination
ACCEPT    tcp  --  10.0.0.1    anywhere    tcp dpt:21780
DROP      tcp  --  anywhere    anywhere     tcp dpt:21780
```

步骤20 执行以下命令，查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。

```
iptables -L -n --line-number
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target    prot opt source      destination
1  DROP      tcp  --  0.0.0.0/0    0.0.0.0/0    tcp dpt:21780
```

步骤21 根据实际需求，可执行以下命令，删除iptables过滤列表中的规则。

```
iptables -D INPUT 待删除的编号
```

例如，删除编号为1的规则，执行：

```
iptables -D INPUT 1
```

步骤22 以root用户通过另一个LDAP服务的IP地址登录LDAP节点，并重复**步骤16**到**步骤21**。

----结束

10.13.3.3 加密 HFile 和 WAL 内容

加密 HFile 和 WAL 内容

须知

- 设置HFile和WAL为SMS4加密或AES加密方式对系统的影响较大，一旦操作失误会导致数据丢失。不推荐使用此功能。
- 使用Bulkload批量导入的数据不支持加密。

缺省情况下，HBase中的HFile和WAL（Write ahead log）内容是不加密的。如果用户需要对其进行加密，可通过如下操作进行配置。

步骤1 在任一安装HBase服务节点，使用omm用户执行如下命令创建密钥。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <type> <length> <alias>
```

- `<path>/hbase.jks`表示生成的jks文件存储路径。
- `<type>`表示加密的类型，支持SMS4或AES。
- `<length>`表示密钥的长度，SMS4支持16位长度，AES支持128位长度。
- `<alias>`为密钥文件的别名，第一次生成时请使用缺省值“omm”。

例如，生成SMS4加密的密钥执行：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks SMS4 16 omm
```

生成AES加密的密钥执行：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks AES 128 omm
```

说明

- 集群的操作用户需要有`<path>/hbase.jks`目录的“rw”权限，且要求目录已存在。
- 运行命令后需要再输入4遍相同的`<password>`。其中**步骤3**中进行加密的密码与此步骤的密码相同。

步骤2 将生成的密钥文件分发到集群中所有节点的相同目录下，并为omm用户配置该文件的读写权限。

说明

- 请管理员根据企业安全要求，选择安全的操作步骤分发密钥。
- 如果在使用过程中，有节点出现密钥文件丢失的情况，请按照此步骤从其他节点拷贝到该节点。

步骤3 在FusionInsight Manager界面中，设置“hbase.crypto.keyprovider.parameters.encryptedtext”参数的值为密文密码，设置“hbase.crypto.keyprovider.parameters.uri”参数的值为密钥路径和名称。

- “hbase.crypto.keyprovider.parameters.uri”格式为：`jceks://<key_Path_Name>`。

`<key_Path_Name>`填写密钥的存储路径，例如“/home/hbase/conf/hbase.jks”则对应参数值为“jceks:///home/hbase/conf/hbase.jks”。

- “hbase.crypto.keyprovider.parameters.encryptedtext”格式为：`<encrypted_password>`。

`<encrypted_password>`填写创建密钥时的密文密码，参数值显示为密文。使用 omm 用户在安装 HBase 服务的节点，执行如下命令获取对应加密后的密码：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/hbase/bin/hbase-encrypt.sh
```

📖 说明

运行命令后需要输入 `<password>`。该密码与 [步骤1](#) 中手动输入的密码相同。

- 步骤4** 在 FusionInsight Manager 界面中，设置“hbase.crypto.key.algorithm”参数值为“SMS4”或“AES”，使 HFile 的内容采用 SMS4 或 AES 的方式加密。
- 步骤5** 在 FusionInsight Manager 界面中，设置“hbase.crypto.wal.algorithm”参数值为“SMS4”或“AES”，使 WAL 的内容采用 SMS4 或 AES 的方式加密。
- 步骤6** 在 FusionInsight Manager 界面中，将“hbase.regionserver.wal.encryption”参数值修改为“true”。
- 步骤7** 保存设置，并重启 HBase 服务使其生效。
- 步骤8** 在创建 HBase 表时，需要通过设置加密方式开启加密功能，`<type>` 表示加密的类型，“d”为加密列族。

- 通过命令行创建表时，直接为列族设置加密方式为 SMS4 或 AES。

```
create ' <table name>', {NAME => 'd', ENCRYPTION => '<type>'}
```

- 使用代码创建表时，在代码中添加如下信息设置加密方式为 SMS4 或 AES。

```
public void testCreateTable()
{
    String tableName = "user";
    Configuration conf = getConfiguration();
    HTableDescriptor htd = new HTableDescriptor(TableName.valueOf(tableName));

    HColumnDescriptor hcd = new HColumnDescriptor("d");
    //设置加密方式为SMS4或AES。
    hcd.setEncryptionType("<type>");
    htd.addFamily(hcd);

    HBaseAdmin admin = null;
    try
    {
        admin = new HBaseAdmin(conf);

        if(!admin.tableExists(tableName))
        {
            admin.createTable(htd);
        }
    }
    catch (IOException e)
    {
        e.printStackTrace();
    }
    finally
    {
        if(admin != null)
        {
            try
            {
                admin.close();
            }
        }
    }
}
```



```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <type> <length> <alias-new>
```

- `<path>/hbase.jks`表示生成的hbase.jks文件的存储路径。该路径和文件名称需与[加密HFile和WAL内容](#)章节生成的密钥文件相同。
- `<alias-new>`: 表示密钥文件的别名, 请使用与旧密钥文件不同的名字。
- `<type>`表示加密的类型, 支持SMS4或AES。
- `<length>`表示密钥的长度, SMS4支持16位长度, AES支持128位长度。

例如, 生成SMS4加密的密钥执行:

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks SMS4 16 omm_new
```

生成AES加密的密钥执行:

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks AES 128 omm_new
```

📖 说明

- 集群的操作用户需要有`<path>/hbase.jks`目录的“rw”权限, 且要求目录已存在。
- 运行命令后需要再输入3遍相同的`<password>`, 该密码表示密钥文件的密码, 请直接使用旧文件的密码, 不会产生安全风险。

步骤2 将生成的密钥文件分发到集群中所有节点的相同目录下, 并为omm用户配置该文件的读写权限。

📖 说明

请管理员根据企业安全要求, 选择安全的操作步骤分发密钥。


步骤3 在FusionInsight Manager的HBase服务配置界面中增加自定义配置项, 设置“hbase.crypto.master.key.name”为“omm_new”, 设置“hbase.crypto.master.alternate.key.name”为“omm”, 然后保存配置。

步骤4 重启HBase服务, 使配置生效。

步骤5 在HBase shell中执行**major compact**命令, 生成基于新的加密算法的HFile文件。

```
major_compact '<table_name>'
```

步骤6 从HMaster的网页中可以查看到major compact进度。



ServerName	Num. Compacting Cells	Num. Compacted Cells	Remaining Cells	Compaction Progress
1:1659662978436	3	3	0	100.00%
1:1659662978352	0	0	0	
1659662980089	2725	2725	0	100.00%
1659662981123	415	415	0	100.00%
1659662979991	29	29	0	100.00%
1659662979920	0	0	0	

步骤7 所有的“Compaction Progress”都为100%且“Remaining KVs”都为0时, 使用omm用户执行如下命令销毁旧的密钥文件:

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh <path>/hbase.jks <alias-old>
```

- `<path>/hbase.jks`表示生成的“hbase.jks”文件的存储路径。该路径和文件名称需与[加密HFile和WAL内容](#)章节生成的密钥文件相同。

- `<alias-old>`: 表示要删除的旧密钥文件的别名。

例如:

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-HBase-*/  
hbase/bin/hbase-encrypt.sh /home/hbase/conf/hbase.jks omm
```

说明

集群的操作用户需要有 `<path>/hbase.jks` 目录的 “rw” 权限，且要求目录已存在。

步骤8 再执行**步骤2**，重新分发更新后的密钥文件。

步骤9 从FusionInsight Manager中删除**步骤3**中新增HBase自定义配置项
“hbase.crypto.master.alternate.key.name”。

步骤10 再执行**步骤4**使配置生效。

----结束

10.13.3.4 配置 Hadoop 安全参数

设置安全通道加密

默认情况下，组件间的通道是不加密的。您可以配置如下参数，设置安全通道是加密的。

参数修改入口：在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > 服务名 > 配置 > 全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

说明

修改配置参数后需要重启对应服务以使配置生效。

表 10-99 参数说明

服务名称	配置参数	说明	缺省值
HBase	hbase.rpc.protection	<p>设置HBase通道是否加密，包含HBase客户端访问HBase服务端的RPC（remote procedure call）通道，HMaster和RegionServer间的RPC通道。设置为“privacy”表示通道加密，认证、完整性和隐私性功能都全部开启，设置为“integrity”表示不加密，只开启认证和完整性功能，设置为“authentication”表示不加密，仅要求认证报文，不要求完整性和隐私性。</p> <p>说明 privacy会对传输内容进行加密，包括用户token等敏感信息，以确保传输信息的安全，但是该方式对性能影响很大，对比另外两种方式，会带来约60%的读写性能下降。请根据企业安全要求修改配置，且客户端与服务端中该配置项需使用相同设置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 安全模式：privacy 普通模式：authentication
HDFS	dfs.encrypt.data.transfer	<p>设置客户端访问HDFS的通道和HDFS数据传输通道是否加密。HDFS数据传输通道包括DataNode间的数据传输通道，客户端访问DataNode的DT（Data Transfer）通道。设置为“true”表示加密，默认不加密。</p>	false
HDFS	dfs.encrypt.data.transfer.algorithm	<p>设置客户端访问HDFS的通道和HDFS数据传输通道是否加密。只有在dfs.encrypt.data.transfer配置项设置为true，此参数才会生效。</p> <p>缺省值为“3des”，表示采用3DES算法进行加密。此处的值还可以设置为“rc4”，避免出现安全隐患，不推荐设置为该值。</p>	3des

服务名称	配置参数	说明	缺省值
HD FS	hadoop.rpc.protection	<p>设置Hadoop中各模块的RPC通道是否加密。包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 客户端访问HDFS的RPC通道。 • HDFS中各模块间的RPC通道，如DataNode与NameNode间。 • 客户端访问Yarn的RPC通道。 • NodeManager和ResourceManager间的RPC通道。 • Spark访问Yarn，Spark访问HDFS的RPC通道。 • MapReduce访问Yarn，Mapreduce访问HDFS的RPC通道。 • HBase访问HDFS的RPC通道。 <p>默认设置为“privacy”表示加密，“authentication”表示不加密。</p> <p>说明 您可以在HDFS组件的配置界面中设置该参数的值，设置后全局生效，即Hadoop中各模块的RPC通道是否加密全部生效。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 安全模式：privacy • 普通模式：authentication

Web 最大并发连接数限制

为了保护Web服务器的可靠性，当访问的用户连接数达到一定数量之后，对新增用户的连接进行限制。防止大量同时登录和访问，导致服务不可用，同时避免DDOS攻击。

参数修改入口：在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > 服务名 > 配置”，展开“全部配置”页签。在搜索框中输入参数名称。

表 10-100 参数说明

服务名称	配置参数	说明	缺省值
HD FS/ Yarn	hadoop.http.server.MaxRequests	设置各组件Web的最大并发连接数限制。	2000
Spark	spark.connection.maxRequest	JobHistory允许的最大请求连接数。	5000

10.13.3.5 配置 HBase 允许修改操作的 IP 地址白名单

当HBase集群开启Replication功能时，为了保护主备集群的HBase数据一致性，对备集群HBase增加了数据修改操作的保护。当备集群HBase接收到数据修改操作的RPC请求时，首先检查发出该请求的用户的权限，只有HBase管理用户才有修改权限；其次检查发出该请求的IP的有效性，备集群只接收来自IP白名单中的机器发起的修改请求。IP白名单通过配置项“hbase.replication.allowedIPs”配置。

在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，在搜索框中输入参数名称。

表 10-101 参数说明

配置参数	说明	默认值
hbase.replication.allowedIPs	<p>仅允许指定IP地址的复制请求。支持逗号分隔型regex模式。以下模式均支持：</p> <ul style="list-style-type: none">Regex模式 例如: 10.18.40.* , 10.18.* , 10.18.40.11Range模式（只能指定八位字节的最后一个的范围） 例如: 10.18.40.[10-20] <p>参数值默认为空，为空时IP白名单为备集群RegionServer的IP，表示只接受来自备集群RegionServer的修改请求。</p>	N/A

10.13.3.6 更新集群密钥

操作场景

在安装集群时，系统将自动生成加密密钥key值以对集群的部分安全信息（例如所有数据库用户密码、密钥文件访问密码等）进行加密存储。在集群安装成功后，如果原始密钥不慎意外泄露或者需要使用新的密钥，系统管理员可以通过以下操作手动更改密钥值。

对系统的影响

- 更新集群密钥后，集群中新增加一个随机生成的新密钥，用于加密解密新保存的数据。旧的密钥不会删除，用于解密旧的加密数据。在修改安全信息后，例如修改数据库用户密码，新密码将使用新的密钥加密。
- 更新集群密钥需要停止集群，集群停止时无法访问。

前提条件

- 已确认主备管理节点IP。请参见[登录管理节点](#)。
- 停止依赖集群运行的上层业务应用。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 在“主页”右上方单击“停止”，输入当前登录的用户密码确认身份。

在确认停止的对话框单击“确定”，等待界面提示停止成功。

步骤3 以omm用户登录主管理节点。

步骤4 执行以下命令，防止超时退出。

```
TMOUT=0
```

📖 说明

执行完本章节操作后，请及时恢复超时退出时间，执行命令**TMOUT=超时退出时间**。例如：**TMOUT=600**，表示用户无操作600秒后超时退出。

步骤5 执行以下命令，切换目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/tools
```

步骤6 执行以下命令，更新集群密钥。

```
sh updateRootKey.sh
```

根据界面提示，输入**y**：

```
The root key update is a critical operation.  
Do you want to continue?(y/n):
```

界面提示以下信息表示更新密钥成功：

```
Step 4-1: The key save path is obtained successfully.
```

```
...
```

```
Step 4-4: The root key is sent successfully.
```

步骤7 在FusionInsight Manager界面“主页”右上方，单击“启动”。

在弹出窗口中单击“确定”，等待界面提示启动成功。

----结束

10.13.3.7 切换集群加密模式

操作场景

在集群使用过程中，如果需要切换集群加密模式，可以通过以下操作进行切换。

对系统的影响

切换集群加密模式需要停止集群和OMS，集群停止时无法访问。

前提条件

停止依赖集群运行的上层业务应用。

操作步骤

步骤1 使用管理员用户（**admin**）登录FusionInsight Manager。

步骤2 在“主页”右上方单击“停止”，输入当前登录的用户密码确认身份。

在确认停止的对话框单击“确定”，等待界面提示停止成功。

步骤3 以root用户登录主管理节点，并执行以下命令切换到omm用户。

```
su - omm
```

步骤4 执行以下命令，查看集群当前的加密模式（即“scc.conf”文件中“defaultAlgorithm”参数）。

```
cat $BIGDATA_COMMON/securityforscc/config/scc.conf
```

例如，以下表示当前集群加密模式采用通用加密算法进行加密。

```
.....  
defaultAlgorithm=AES256_GCM  
.....
```

步骤5 执行以下命令，切换集群加密模式，例如切换为SMCompatible加密算法模式进行加密。

```
cd $CONTROLLER_HOME/tools
```

```
bash updateSysSecretMain.sh -o update -a SMCompatible
```

切换集群加密模式工具脚本参数说明请参考[参考信息](#)。

界面提示以下信息表示切换成功：

```
start to pre-action(update)  
end to pre-action(update)  
Operations(update) need to be performed on 3 nodes in the cluster.  
start to execute action(update) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
end to execute action(update) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
.....  
start to post-action(update)  
end to post-action(update)  
execute action(update) success.
```

步骤6 执行完毕后，查看集群加密模式。

```
cat $BIGDATA_COMMON/securityforscc/config/scc.conf
```

```
.....  
defaultAlgorithm=SM4_CTR  
.....
```

步骤7 在FusionInsight Manager界面“主页”右上方，选择“更多 > 同步配置”，在弹出的窗口中单击“确定”，开始为当前集群同步配置，等待同步配置完成。

步骤8 单击“启动”，在弹出窗口中单击“确定”，等待界面提示启动成功。

步骤9 确认集群启动是否成功，且各服务运行状态正常。

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤10 集群启动成功、服务运行状态正常后，在集群主管理节点执行以下命令，删除旧密钥相关的文件，操作结束。

```
cd $CONTROLLER_HOME/tools
```

```
bash updateSysSecretMain.sh -o commit
```

例如，结果如下表示执行成功：

```
Operations(commit) need to be performed on 3 nodes in the cluster.  
start to execute action(commit) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
end to execute action(commit) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]
```

```
.....  
execute action(commit) success.
```

步骤11 集群启动失败或者服务运行状态不正常时，在集群主管理节点执行以下命令进行回退操作，回退到切换集群加密模式之前。如果回退失败请联系技术支持。

```
cd $CONTROLLER_HOME/tools
```

```
bash updateSysSecretMain.sh -o rollback
```

例如，结果如下表示执行成功：

```
start to pre-action(rollback)  
end to pre-action(rollback)  
Operations(rollback) need to be performed on 3 nodes in the cluster.  
start to execute action(rollback) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
end to execute action(rollback) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
.....  
start to post-action(rollback)  
end to post-action(rollback)  
execute action(rollback) success.
```

提交回退操作：

```
bash updateSysSecretMain.sh -o commit
```

例如，结果如下表示执行成功：

```
Operations(commit) need to be performed on 3 nodes in the cluster.  
start to execute action(commit) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
end to execute action(commit) on node[No:1, ip:192.168.43.43, nodeType:oms-node-active]  
.....  
execute action(commit) success.
```

---结束

参考信息

切换集群加密模式工具脚本参数说明：

```
help:  
parameters:  
-o: Operation Type, Mandatory parameters, Enumerated Value: update | commit | rollback  
-a: Algorithm Type, Optional parameters(Required only for update operation), Enumerated Value:  
generalCipher | SMCompatible | SMOnly  
usage:  
updateSysSecretMain.sh -o [ update | commit | rollback ] [ -a [ generalCipher | SMCompatible |  
SMOnly ] ]
```

- -o: 表示加密模式操作选项。加密模式选项支持update、rollback、commit操作，commit操作作为update、rollback的后置操作，当执行过update或rollback后，需执行commit提交当前操作结果。
- -a: 表示采用的加密模式类型，update操作支持以下加密模式类型：
 - generalCipher: 采用通用型加密算法模式
 - SMCompatible/SMOnly: 采用国家型加密算法模式

10.13.3.8 加固 LDAP

配置 LDAP 防火墙策略

在双平面组网的集群中，由于LDAP部署在业务平面中，为保证LDAP数据安全，建议通过配置整个集群对外的防火墙策略，关闭LDAP相关端口。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
 - 步骤2** 选择“集群 > 服务 > LdapServer > 配置”。
 - 步骤3** 查看“LDAP_SERVER_PORT”参数值，即为LdapServer的服务端口。
 - 步骤4** 根据客户的实际防火墙环境，配置整个集群对外的防火墙策略，将该端口关闭，以保证数据安全。
- 结束

开启 LDAP 审计日志输出

用户可以通过设置LDAP服务的审计日志输出级别，将审计内容输出至系统日志信息中（如“/var/log/messages”），用于查看用户的活动信息及操作指令信息。

📖 说明

LDAP的审计日志开启后，会产生大量日志信息，严重影响集群性能，请谨慎开启。

- 步骤1** 登录任一LdapServer节点。
- 步骤2** 执行以下命令，编辑“slapd.conf.consumer”文件，将“loglevel”的值设置为“256”（loglevel定义可以在OS上使用man slapd.conf命令查看）。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_BASE_8.3.1/install/FusionInsight-ldapserver-2.7.0/ldapserver/local/template
```

```
vi slapd.conf.consumer
```

```
...
pidfile      [PID_FILE_SLAPD_PID]
argsfile     [PID_FILE_SLAPD_ARGS]
loglevel    256
...
```

- 步骤3** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > LdapServer > 更多 > 重启服务”，验证当前用户身份后重启服务。

----结束

10.13.3.9 配置 Kafka 数据传输加密

操作场景

Kafka客户端和Broker之间的数据传输默认采用明文传输，客户端可能部署在不受信任的网络中，传输的数据可能遭到泄漏和篡改。

操作步骤

默认情况下，组件间的通道是不加密的。用户可以配置如下参数，设置安全通道为加密的。

参数修改入口：在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，展开“全部配置”页签。在搜索框中输入参数名称。

📖 说明

配置后应重启对应服务使参数生效。

Kafka服务端的传输加密相关配置参数如表10-102所示。

表 10-102 Kafka 服务端传输加密参数

配置项	描述	默认值
ssl.mode.enable	是否开启SSL对应服务。如果设置为“true”，那么Broker启动过程中会启动SSL的相关服务。	false
security.inter.broker.protocol	Broker间通信协议。支持PLAINTEXT、SSL、SASL_PLAINTEXT、SASL_SSL这四种协议类型。	SASL_PLAINTEXT

“ssl.mode.enable”配置为“true”后，Broker会开启SSL、SASL_SSL两种协议的服务，然后服务端或者客户端才能配置相关的SSL协议，进行传输加密通信。

10.13.3.10 配置 HDFS 数据传输加密

设置 HDFS 安全通道加密

默认情况下，组件间的通道是不加密的。您可以配置如下参数，设置安全通道为加密的。

参数修改入口：在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，展开“全部配置”页签。在搜索框中输入参数名称。

说明

配置后应重启对应服务使参数生效。

表 10-103 参数说明

配置项	描述	默认值
hadoop.rpc.protection	<p>须知</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设置后需要重启服务生效，且不支持滚动重启。 • 设置后需要重新下载客户端配置，否则HDFS无法提供读写服务。 • 设置后需要重启executor，否则将导致管控面作业管理及文件管理功能不可用。 <p>设置Hadoop中各模块的RPC通道是否加密。通道包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 客户端访问HDFS的RPC通道。 • HDFS中各模块间的RPC通道，如DataNode与NameNode间。 • 客户端访问Yarn的RPC通道 • NodeManager和ResourceManager间的RPC通道。 • Spark访问Yarn，Spark访问HDFS的RPC通道。 • Mapreduce访问Yarn，MapReduce访问HDFS的RPC通道。 • HBase访问HDFS的RPC通道。 • CDL提交任务的RPC通道。 <p>说明 设置后全局生效，即Hadoop中各模块的RPC通道的加密属性全部生效。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 安全模式：privacy • 普通模式：authentication <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • “authentication”：只进行认证，不加密。 • “integrity”：进行认证和一致性校验。 • “privacy”：进行认证、一致性校验、加密。
dfs.encrypt.data.transfer	<p>设置客户端访问HDFS的通道和HDFS数据传输通道是否加密。HDFS数据传输通道包括DataNode间的数据传输通道，客户端访问DataNode的DT（Data Transfer）通道。设置为“true”表示加密，默认不加密。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅当hadoop.rpc.protection设置为privacy时使用。 • 业务数据传输量较大时，默认启用加密对性能影响严重，使用时请注意。 • 如果互信集群的一端集群配置了数据传输加密，则对端集群也需配置同样的数据传输加密。 	false

配置项	描述	默认值
dfs.encrypt.data.transf er.algorithm	设置客户端访问HDFS的通道和HDFS数据传输通道的加密算法。只有在dfs.encrypt.data.transfer配置项设置为“true”，此参数才会生效。 说明 缺省值为“3des”，表示采用3DES算法进行加密。此处的值还可以设置为“rc4”，避免出现安全隐患，不推荐设置为该值。	3des
dfs.encrypt.data.transf er.cipher.suites	可以设置为空或“AES/CTR/NoPadding”，用于指定数据加密的密码套件。如果不指定此参数，则使用“dfs.encrypt.data.transfer.algorithm”参数指定的加密算法进行数据加密。默认值为“AES/CTR/NoPadding”。	AES/CTR/ NoPadding
dfs.data.transfer.protec tion	设置HDFS客户端读写数据中RPC通道是否加密。 对RPC的加密方式，有如下三种取值： <ul style="list-style-type: none">• authentication：只进行认证，不加密。• integrity：进行认证和一致性校验。• privacy：进行认证、一致性校验、加密。 须知 修改该配置后，需要重启HDFS服务及依赖HDFS的上层服务，且不支持滚动重启。重启过程中会造成业务中断，请谨慎修改。	-

10.13.3.11 配置 HetuEngine 数据传输加密

操作场景

本章节指导用户将集群内部节点间的通信设置为HTTPS通信加密，并配置访问HSConsole白名单列表，以增强安全性。

说明

建议用户使用安全HTTPS协议，如果使用不安全协议将存在风险。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置”，展开“全部配置”页签。在搜索框中输入参数名称。

 说明

配置后应重启对应服务使参数生效。

表 10-104 安全配置项

配置项	描述	默认值
internal-communication.https.required	集群内部节点间的通信是否需要https通信加密，启用该选项可能会造成查询性能的下降。	true 说明 如果设置为false，http-server.http.enabled开关需要打开。
referer.whitelist	允许访问HSconsole的web请求头中referer字段的白名单列表，以";"分割，如"https://192.168.1.2:25000:*"; https://192.168.1.3:25001:*" 。	空
http-server.https.enabled	启用HetuEngine Computer Cluster的HTTPS访问方式。	true 须知 如果设置为false，即使用http协议，请确保计算实例工作在一个安全的网络环境中。

----结束

10.13.3.12 配置 RTD 数据传输加密

操作场景

本章节指导用户设置RTD安全通道加密，以增强安全性。

操作步骤

- 步骤1** 使用业务用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 选择“MOTServer（角色） > 安全”，查看如下参数是否为“true”，否则设置为“true”并保存。

表 10-105 参数说明

配置项	描述	取值示例
REQUIRE_SSL	服务端强制要求SSL连接	true

步骤3 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，根据界面提示重启MOTService服务。

步骤4 创建“MOT集群”租户时，勾选“开启SSL”。

1. 使用业务用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > RTDService”。
2. 单击“RTD WebUI”后的链接进入RTD WebUI。
3. 选择“系统 > 租户管理”，单击“新增”，填写租户名称，DB类型选择“MOT”。
4. 单击“MOT集群”，勾选“开启SSL”（其余参数根据实际环境设置），单击“确认”。

----结束

10.13.3.13 配置 IoTDB 数据传输加密

操作场景

在安全场景下，需要开启IoTDB数据传输通道加密，保证数据传输的安全性。

说明

数据传输加密对性能有一定损耗，不建议对性能要求较高的场景下开启此功能。

前提条件

- 各组件业务用户由系统管理员根据业务需要创建，具体操作请参见[创建用户](#)。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件，具体操作请参见[导出认证凭据文件](#)。“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 已安装IoTDB客户端，例如安装路径为：/opt/client。其中，在“集群 > 服务 > IoTDB > 更多 > 下载客户端”时，勾选“仅保存到如下路径”下载客户端压缩文件，文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client”目录下。

操作步骤

步骤1 服务端操作。

1. 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”。
2. 在配置界面修改以下两个配置项参数：
 - 在界面右上角搜索“SSL_ENABLE”，将该参数的值修改为“true”。
 - 在界面右上角搜索“iotdb_server_kerberos_qop”，将该参数的值修改为“auth-conf”。
3. 单击“保存”，在弹出的“保存配置”界面单击“确定”。
等待界面提示“操作成功”，单击“完成”。
4. 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，等待服务重启完成。

步骤2 客户端操作。

1. 使用root用户登录主管理节点，切换到客户端安装目录，例如：/opt/client。
cd /opt/client
2. 执行以下命令配置环境变量。

source bigdata_env

3. 若当前集群开启了Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

kinit 组件业务用户

4. 执行如下命令在客户端根目录中使用“ca.crt”证书文件生成客户端的“truststore.jks”。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster*_IoTDB_ClientConfig
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

5. 将生成的“truststore.jks”拷贝到客户端安装目录下，例如：/opt/client/IoTDB/iotdb/conf。

```
cp truststore.jks /opt/client/IoTDB/iotdb/conf
```

6. 执行以下命令，切换IoTDB客户端运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/sbin
```

7. 执行 **vim start-cli.sh**命令编辑“start-cli.sh”脚本，将“iotdb_ssl_truststore=/opt/client/IoTDB/iotdb/conf/truststore.jks”和“iotdb_ssl_enable=true”加入到“start-cli.sh”脚本启动参数“exec "\$JAVA" -cp "\$JAVA_CLASSPATH" "\$JAVA_MAIN_CLASS" \$PARAMETERS”中，如下所示：

```
exec "$JAVA" -Diotdb_ssl_truststore=/opt/client/IoTDB/iotdb/conf/truststore.jks -
Diotdb_ssl_enable=true -cp "$JAVA_CLASSPATH" "$JAVA_MAIN_CLASS" $PARAMETERS
```

8. 执行以下命令登录客户端，可以正常使用则表示IoTDB成功开启数据传输加密功能。

```
./start-cli.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口
```

说明

- 登录客户端也可以通过“./start-cli.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口 -u 业务用户名 -pw 业务用户密码”命令登录。
- IoTDBServer实例节点的业务IP地址可登录FusionInsight Manager后选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口默认为22260，可通过“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB_SERVER_RPC_PORT”获得。


----结束

10.13.3.14 ClickHouse 安全加固


认证和加密

ClickHouse的认证体系如下所示：


图 10-24 ClickHouse 系统认证方式



- 普通模式无需认证，使用内置默认用户可登录，无需认证。
- 安全模式客户端kinit认证方式，通过sas方式认证，实现原理如下：



- 安全模式客户端兼容社区，只服务端做kerberos认证。



- ClickHouse支持权限管理的对象：

资源对象	权限
数据库 (DATABASE)	CREATE
表/视图 (TABLE/VIEW)	SELECT/INSERT
管理员	ALL

📖 说明

ClickHouse暂不支持在安全模式集群上关闭安全认证。

加密通道

ClickHouse在兼容开源社区做易用性加强，在安全模式集群上默认使用openssl加密的tcp、http通道。

安全加固

- 编码规范：
说明：Web Service客户端和服务端间使用相同的编码方式，是为了防止出现乱码现象，也是实施输入校验的基础。
安全加固：web server响应消息统一采用UTF-8字符编码。
- 对管理用户支持IP白名单过滤：
说明：防止非法客户端登录。
安全加固：不允许集群外部节点通过管理用户访问ClickHouse客户端。
- URL注入攻击：
说明：对于数据迁移自定义UI进行防止URL注入攻击。
安全加固：URL合法性校验和路径合法性校验。
- SQL注入攻击：
说明：防止SQL注入攻击。
安全加固：对SQL进行预编译处理。
- 日志注入攻击：
说明：防止日志注入，避免安全信息泄露。
安全加固：对隐私信息进行加密处理，避免打印敏感堆栈到日志中。
- DDoS攻击：
说明：防止DDoS攻击导致的业务中断或服务异常。
安全加固：链接数可配置，默认为4096。
- 防抵赖：
说明：审计日志。
安全加固：对写入等DDL、赋权和回收权限操作、数据迁移进行审计。

10.13.3.15 Hive MetaStore 安全加固

Hive Metastore 细粒度鉴权

社区Hive 3.x版本Hive Metastore仅支持使用StorageBased的方式进行鉴权，该方式依赖于文件系统的权限，例如HDFS，权限粒度较粗。MetaStore细粒度鉴权对此进行扩展，支持使用SQLStd和Ranger的方式进行鉴权。

安全加固点：

- Hive Metastore支持针对以下场景进行SQLStd或Ranger鉴权：
 - 创建数据库场景
 - 创建表场景
 - 创建UDF函数场景
 - 添加分区场景
 - 删除数据库场景
 - 删除表场景
 - 删除UDF函数场景
 - 修改数据库场景
 - 修改表场景
 - 修改分区场景
 - Grant授予权限场景
 - Revoke回收权限场景
- Hive Metastore客户端如HiveServer、Spark、HetuEngine、Flink服务访问的MetaStore请求都会进行鉴权。

操作步骤

Hive Metastore默认开启细粒度鉴权，用户可以通过配置如下参数，关闭安全加固，使用原有的StorageBased鉴权方式。

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

步骤2 在搜索框中搜索如下参数名称。

表 10-106 Hive Metastore 细粒度鉴权参数

参数名称	描述	默认值
metastore-ext.authorization.enable	Metastore API的鉴权开关，开启后将使用SQLStd或Ranger的鉴权方式，具体鉴权方式由“metastore-ext.authorization.ranger.and.sqlstd”参数决定。此参数设置为“false”后，将使用原有的StorageBased鉴权方式。	true

参数名称	描述	默认值
metastore-ext.authorization.ranger.and.sqlstd	Metastore API的鉴权开关开启（“metastore-ext.authorization.enable”参数值为“true”）时的鉴权方式。其中： <ul style="list-style-type: none">“true”表示先进行Ranger鉴权，再进行角色鉴权。“false”表示只使用Ranger鉴权或角色鉴权的一种类型进行鉴权，类型默认和HiveServer鉴权类型保持一致。	false

步骤3 修改完成后单击“保存”，并单击“确定”。

步骤4 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，输入密码进行验证后，在“重启服务”页面再次单击“确定”，重启Hive服务。

---结束

10.13.3.16 配置 ZooKeeper SSL

操作场景

默认情况下，ZooKeeper客户端与服务端之间、服务端各实例之间默认未开启SSL通道加密传输，本章节指导用户开启ZooKeeper通道加密传输。

对系统的影响

- ZooKeeper服务端开启SSL通道加密传输后，将导致一定程度的性能下降。
- ZooKeeper服务端开启SSL通道加密传输，需重启ZooKeeper组件以及上层依赖组件，期间将导致服务不可用。
- ZooKeeper服务端开启SSL通道加密传输，需重新下载客户端。
- ZooKeeper配置开启SSL通道加密传输，不支持滚动重启。
- Guardian服务不支持配置ZooKeeper开启SSL。

操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，进入全部配置页面。

步骤2 在搜索框中输入参数名称，按照下表进行修改。

表 10-107 安全配置项

配置项	描述	默认值	修改值
ssl.enabled	是否启用SSL通信加密。	false	true

步骤3 修改完成后单击“保存”，并单击“确定”。

步骤4 选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在ZooKeeper服务页面选项“更多 > 重启服务”，输入密码进行验证后，在“重启服务”页面确认操作影响。

可以勾选“同时重启上层服务。”一次性重启所有影响组件，期间将导致影响服务不可用，谨慎使用。

步骤5 单击“确定”，等待服务重启成功。

步骤6 选择“集群 > 主备集群容灾”，查看当前集群是否配置了主备容灾。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，操作结束。

步骤7 主集群与容灾集群内ZooKeeper服务的“ssl.enabled”配置需保持一致，请参考以上步骤继续修改未操作集群内的“ssl.enabled”参数。

步骤8 使用root用户登录主集群的主OMS节点，执行如下命令重启容灾管理进程：

```
su - omm
```

```
`${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/disaster/sbin/restart-disaster.sh
```

出现如下提示，则表示执行成功：

```
...  
disaster start with process id : 23256  
End into restart-disaster.sh
```

步骤9 使用root用户登录容灾集群的主OMS节点，执行如下命令重启容灾管理进程：

```
su - omm
```

```
`${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/disaster/sbin/restart-disaster.sh
```

步骤10 （可选）若集群使用Flink相关服务，需使用root用户登录安装了Flink客户端的节点，执行以下命令适配Flink配置文件。

```
cd 客户端安装目录/client/Flink/flink/conf
```

```
vim flink-conf.yaml
```

在参数“env.java.opts”末尾添加如下参数并保存：

```
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=ClientCnxnSocketNetty -Dzookeeper.client.secure=true
```

步骤11 （可选）若集群使用HetuEngine相关服务，需登录Manager，重启HSBroker，然后登录HetuEngine WebUI重启所有计算实例。

----结束

10.13.3.17 配置 Controller 与 Agent 间通信加密

操作场景

安装集群后Controller和Agent之间需要进行数据通信，在通信的过程中采用了Kerberos认证，出于对集群性能的考虑，通信过程默认不加密，对于一些安全要求较高用户可以采用以下方式进行加密。

对系统的影响

- 执行加密操作时，会自动重启Controller和所有Agent，重启期间会造成FusionInsight Manager暂时中断。
- 大集群下会导致管理节点性能有所下降，建议集群不超过200节点时开启该功能。

前提条件

已确认主备管理节点IP。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录到主管理节点。

步骤2 执行以下命令，防止超时退出。

```
TMOUT=0
```

📖 说明

执行完本章节操作后，请及时恢复超时退出时间，执行命令**TMOUT=超时退出时间**。例如：**TMOUT=600**，表示用户无操作600秒后超时退出。

步骤3 执行以下命令，切换目录。

```
cd ${CONTROLLER_HOME}/sbin
```

步骤4 执行以下命令启用通信加密：

```
./enableRPCEncrypt.sh -t
```

执行**sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh**，查看主管理节点Controller的“ResHAStatus”是否为“Normal”，并可以重新登录FusionInsight Manager表示更改成功。

步骤5 如果需要关闭加密模式，执行以下命令：

```
./enableRPCEncrypt.sh -f
```

执行**sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh**，查看主管理节点Controller的“ResHAStatus”是否为“Normal”，并可以重新登录FusionInsight Manager表示更改成功。

----结束

10.13.3.18 更新 omm 用户 ssh 密钥

操作场景

在安装集群时，系统将自动为 omm 用户生成 ssh 认证私钥和公钥，用来建立节点间的互信。在集群安装成功后，如果原始私钥不慎意外泄露或者需要使用新的密钥时，系统管理员可以通过以下操作手动更改密钥值。

前提条件

- 已停止集群。
- 修改时禁止同时进行其他管理类操作。

操作步骤

步骤1 以 omm 用户登录到需要替换 ssh 密钥的节点。

如果该节点是 Manager 管理节点，务必在主管管理节点上执行相关操作。

步骤2 执行以下命令，防止超时退出。

```
TMOUT=0
```

📖 说明

执行完本章节操作后，请及时恢复超时退出时间，执行命令 `TMOUT=超时退出时间`。例如：`TMOUT=600`，表示用户无操作600秒后超时退出。

步骤3 执行以下命令，为节点生成新的密钥：

- 如果当前节点是 Manager 管理节点，执行以下命令：
`sh ${CONTROLLER_HOME}/sbin/update-ssh-key.sh`
- 如果当前节点是非管理节点，执行以下命令：
`sh ${NODE_AGENT_HOME}/bin/update-ssh-key.sh`

执行上述命令时界面提示“Succeed to update ssh private key.”信息，表示 ssh 密钥生成成功。

步骤4 执行以下命令将该节点的公钥拷贝到主管管理节点（如果当前为主管理节点也需执行该步骤）。

```
scp ${HOME}/.ssh/id_rsa.pub oms_ip:${HOME}/.ssh/id_rsa.pub_bak
```

oms_ip：表示主管管理节点IP。

根据提示输入 omm 用户密码完成文件拷贝。

步骤5 以 omm 用户登录到主管管理节点。

步骤6 执行以下命令，防止超时退出：

```
TMOUT=0
```

步骤7 执行以下命令，切换目录：

```
cd ${HOME}/.ssh
```

步骤8 执行以下命令添加新的公钥信息：

```
cat id_rsa.pub_bak >> authorized_keys
```

步骤9 执行以下命令移动临时公钥文件到其他目录，例如，移动到“/tmp”目录。

```
mv -f id_rsa.pub_bak /tmp
```

步骤10 拷贝主管理节点的authorized_keys文件到集群内其他节点：

```
scp authorized_keys node_ip:${HOME}/.ssh/authorized_keys
```

node_ip：集群内其他节点IP，不支持多个IP。

步骤11 执行以下命令无需输入密码确认私钥替换完成：

```
ssh node_ip
```

node_ip：集群内其他节点IP，不支持多个IP。

步骤12 登录FusionInsight Manager，单击主页右上方“启动”，启动集群。

----结束

10.13.3.19 修改 Manager 页面超时时间

FusionInsight Manager支持配置Manager页面超时时间，方便用户根据自身业务情况，自定义调整超时时间，但需合理设置Web页面超时时间，避免由于Web页面长时间暴露造成的信息泄露。

修改 Manager 页面超时时间

步骤1 登录FusionInsight Manager页面。

步骤2 选择“系统 > OMS”。

步骤3 在列表中单击“tomcat”所在行的“修改配置”。

步骤4 在打开的页面中根据需要设置Tomcat的“会话超时时间”，单击“确定”。

须知

- 请根据实际业务需要设置最短会话时长，过长的会话超时时间，可能导致安全风险。
 - 暂不支持根据该方法修改组件WebUI的超时时间。
-

----结束

10.13.3.20 配置二次认证时重置 Session

操作场景

在执行一些重要操作前，需要对用户进行二次认证，可以开启二次认证时重置Session功能，使原来的Session失效。

如果二次认证前发生了会话劫持，重置Session可以终止会话劫持，减小会话劫持给用户带来损失。

系统默认不开启二次认证时重置Session，用户可以参考该章节操作手动开启。

📖 说明

开启二次认证重置Session后，在界面二次认证输入密码并确认后，有可能会因为心跳接口会话重置导致跳转到登录页面，此时重新登录即可。

操作步骤

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

步骤2 执行以下命令修改配置项。

```
vi ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/webapps/web/WEB-INF/classes/  
config/web_security.properties
```

将“second_auth_need_refresh_session”参数值修改为“true”。

步骤3 执行以下命令重启Tomcat。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/shutdown.sh;sh $  
{BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/startup.sh
```

步骤4 以omm用户登录备管理节点，执行**步骤2**。

----结束

10.13.4 安全维护

10.13.4.1 账户维护建议

建议系统管理员对账户例行检查，检查的内容包括：

- 操作系统、FusionInsight Manager以及各组件的账户是否有必要，临时账户是否已删除。
- 各类账户的权限是否合理。不同的管理员拥有不同的权限。
- 对各类账户的登录、操作记录进行检查和审计。

10.13.4.2 密码维护建议

用户身份验证是应用系统的门户。用户的账户和密码的复杂性、有效期等需根据客户的安全要求进行配置。

对密码的维护建议如下：

1. 专人保管操作系统密码。
2. 密码需要满足一定的强度要求，例如密码最少字符数、混合大小写等。
3. 密码传递时注意加密，尽量避免通过邮件传递密码。
4. 密码需要加密存储。
5. 系统移交时提醒企业用户更改密码。
6. 定期修改密码。

10.13.4.3 日志维护建议

利用日志记录来帮助发现非法操作、非法登录用户等异常情况。系统对于重要业务的操作需要记录日志。通过日志文件来定位异常。

定期检查日志

定期查看系统日志，若发现有非法操作、非法登录用户等异常情况，应根据异常情况进行相应的处理。

定期备份日志

FusionInsight Manager和集群提供的审计日志记录了用户活动信息和操作信息，可通过FusionInsight Manager导出审计日志。当系统中的审计日志过多时，可通过配置转储参数，将审计日志转储到指定服务器，避免引起集群节点磁盘空间不足。

维护责任人

网络监控工程师、系统维护工程师

10.13.5 安全声明

JDK 使用声明

MRS是一个大数据集群，为用户提供分布式的数据分析计算能力。本产品自带的JDK为OpenJDK，主要使用场景如下：

- 平台服务运行及维护使用。
- Linux客户端运行时使用（主要为业务提交、应用运维等）。

JDK 风险说明

系统对自带的JDK进行了权限控制，只有属于FusionInsight平台相关群组的用户才有限访问，且平台部署在客户内网，安全风险较低。

JDK 加固

JDK加固相关操作请参考[加固策略](#)的“加固JDK”部分。

Hue 组件包含公网 IP 的说明

Hue组件使用的ipaddress, requests, Django等第三方包的测试用例及其注释包含的公网IP，组件在提供服务时不涉及这些IP，Hue组件的配置文件中不涉及公网IP。

11 告警参考

11.1 ALM-12001 审计日志转储失败

告警解释

根据本地历史数据备份策略，集群的审计日志需要转储到第三方服务器上。系统每天凌晨3点开始周期性检测转储服务器，如果转储服务器满足配置条件，审计日志可以成功转储。审计日志转储失败，系统产生此告警。如果第三方服务器的转储目录磁盘空间不足，或者用户修改了转储服务器的用户名、密码或转储目录，将会导致审计日志转储失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12001	次要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

系统本地最多只能保存50个转储文件，如果该故障持续存在于转储服务器，会导致本地历史审计日志丢失，查询超过当前时间点的前50条审计日志时无法查询。

可能原因

- 网络连接异常。
- 转储服务器的用户名、密码或转储目录不满足配置条件。
- 转储目录的磁盘空间不足。

处理步骤

检查网络连接是否正常。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“审计 > 配置”，进入审计日志转储配置页面。

步骤2 查看转储配置页面中当前的SFTP IP值是否合法有效。

以root用户登录到任一管理节点，执行ping命令检查SFTP服务器和集群之间的网络连接是否正常。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 修复网络连接，然后重新配置SFTP服务端密码，单击“确定”，重新下发一次配置。

步骤4 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查用户名、密码和转储目录是否正确。

步骤5 查看转储配置页面中当前的第三方服务器用户名、密码和转储目录是否正确。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 修改用户名、密码和转储目录，单击“确定”，重新下发一次配置。

步骤7 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

检查转储目录的磁盘空间是否足够。

步骤8 根据转储配置页面中当前的转储目录，以root用户登录到第三方服务器，使用df命令检查第三方服务器的转储目录的磁盘空间是否大于100MB。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤9 扩大第三方服务器的磁盘空间，然后重新配置SFTP服务端密码，单击“确定”，重新下发一次配置。

步骤10 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

重新设置转储规则。

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“审计 > 配置”。

步骤12 重新设置转储规则，填入正确的参数，单击“确定”。


步骤13 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息。

步骤14 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤16 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.2 ALM-12004 Manager Oldap 资源异常

告警解释

系统按60秒周期检测Ldap资源，当连续6次监控到Manager中的Ldap资源异常时，系统产生此告警。

当Manager中的Ldap资源恢复，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12004	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

可能引起Manager主备倒换。Manager和组件WebUI认证服务不可用，无法对Web上层服务提供安全认证和用户管理功能，可能引起无法登录Manager和组件的WebUI。

可能原因

Manager中LdapServer进程故障。

处理步骤

检查Manager中LdapServer进程是否正常。

步骤1 以omm用户登录集群中的Manager所在节点主机。

可以通过登录FusionInsight Manager浮动IP节点，执行`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh`命令来查看当前Manager的双机信息。

步骤2 执行`ps -ef | grep slapd`，查询配置文件位于“`${BIGDATA_HOME}/om-server/om/`”路径下面的LdapServer资源进程是否正常。

📖 说明

判断资源正常有两个标识：

1. 执行完`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh`命令后查看到oldap的“ResHAStatus”为“Normal”。
2. 执行`ps -ef | grep slapd`，可以查看到有端口为21750的slapd进程。
 - 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤4**。


步骤3 执行`kill -2ldap进程pid`，等待20s以后，HA会自动启动OLdap进程。观察当前OLdap资源状态是否正常。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“OmsLdapServer”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.3 ALM-12005 Manager OKerberos 资源异常

告警解释

告警模块对Manager中的Kerberos资源的状态按80秒周期进行监控，当连续6次监控到Kerberos资源异常时，系统产生此告警。

当Kerberos资源恢复时，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12005	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Manager中的Kerberos资源异常，组件WebUI认证服务不可用，无法对Web上层服务提供安全认证功能，可能引起无法登录FusionInsight Manager和组件的WebUI。

可能原因

OKerberos依赖的OLdap资源异常。

处理步骤

检查Manager中的OKerberos依赖的OLdap资源是否异常。

步骤1 以omm用户登录到集群中Manager所在节点主机。

通过登录FusionInsight Manager浮动IP节点，执行`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh`脚本来查看当前Manager的双机信息。

步骤2 执行`sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh`，查询当前HA管理的OLdap资源状态是否正常（单机模式下面，OLdap资源为Active_normal状态；双机模式下，OLdap资源在主节点为Active_normal状态，在备节点为Standby_normal状态。）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤3**。


步骤3 参考**ALM-12004 Manager Oldap资源异常**的处理步骤进行处理，OLdap资源状态恢复后，观察当前OKerberos资源状态是否恢复正常。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“OmsKerberos”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.4 ALM-12006 NodeAgent 进程异常

告警解释

Controller按30秒周期检测NodeAgent心跳。当Controller未接收到某一个NodeAgent的心跳，则尝试重启该NodeAgent进程，如果连续三次重启失败，产生该告警。

当Controller可以正常接收时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12006	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响


NodeAgent代理进程异常，无法上报心跳至平台。如果因为网络、硬件故障或ssh互信造成，则组件业务无法保证正常。

可能原因

- 网络断连、硬件故障或操作系统执行命令缓慢。
- NodeAgent进程内存不足。
- NodeAgent进程故障。

处理步骤

检查网络是否断连、硬件是否故障或者操作系统执行命令缓慢。

步骤1 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的 ，单击主机名，查看该告警的主机地址。

步骤2 以root用户登录主管理节点。

说明

如果当前故障节点为主管理节点，当登录主管理节点时无法登录，则说明可能为主管理节点网络故障，请执行**步骤4**。

步骤3 执行ping 故障主机IP地址命令检查故障节点是否可达。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 联系硬件管理员查看是否节点硬件故障（CPU或者内存等）。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤7 维修或者更换故障部件，并重启节点。查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

步骤8 当集群中上报大量的节点故障时，可能是浮动IP资源异常导致Controller无法检测NodeAgent心跳。

登录任一管理节点，查看“/var/log/Bigdata/omm/oms/ha/scriptlog/floatip.log”，查看故障出现前后1-2分钟的日志是否完整。

例如：完整日志为如下格式：

```
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) Read from ${BIGDATA_HOME}/om-server_8.1.0.1/om/etc/om/routeSetConf.ini,value is : yes
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) check wsNetExport : eth0 is up.
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) check omNetExport : eth0 is up.
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) check wsInterface : eRth0:oms, wsFloatIp: XXX.XXX.XXX.XXX.
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) check omInterface : eth0:oms, omFloatIp: XXX.XXX.XXX.XXX.
2017-12-09 04:10:51,000 INFO (floatip) check wsFloatIp : XXX.XXX.XXX.XXX is reachable.
2017-12-09 04:10:52,000 INFO (floatip) check omFloatIp : XXX.XXX.XXX.XXX is reachable.
```

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤9 查看检测完wsNetExport后是否打印omNetExport的检测日志或两条日志打印间隔时间超过10s或更长。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤10 查看操作系统的“/var/log/message”，查看故障出现时间段是否有sssd频繁重启或者nscd异常信息。

sssd重启样例

```
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[pam]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[be[default]]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[be[default]]: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[pam]: Starting up
```

nscd异常信息样例

```
Feb 11 11:44:42 10-120-205-33 nscd: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.55:21780:
Can't contact LDAP server
```



```
Feb 11 11:44:43 10-120-205-33 ntpq: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.55:21780:
Can't contact LDAP server
Feb 11 11:44:44 10-120-205-33 ntpq: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.92:21780:
Can't contact LDAP server
```

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤12](#)。

步骤11 排查LdapServer节点是否故障，例如业务IP不可达、网络延时过长等；若故障为阶段性，则需在故障时排查，并尝试执行**top**命令查看是否存在异常软件。

检查是否NodeAgent进程内存不足。

步骤12 以**root**用户登录故障节点，执行以下命令查看NodeAgent进程日志。

```
vi /var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/agent_gc.log.*.current
```

步骤13 检查日志中是否有元空间大小不足、或堆内存大小不足的报错。

- 是，执行[步骤14](#)。
- 否，执行[步骤17](#)。

步骤14 执行**su - omm**切换为**omm**用户，适当增大“\$NODE_AGENT_HOME/etc/agent/nodeagent.properties”文件中的“nodeagent.Xms”初始堆内存参数值和“nodeagent.Xmx”最大堆内存参数值大小，并保存修改。

步骤15 执行如下命令重启Agent服务。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/bin/stop-agent.sh
```

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/bin/start-agent.sh
```

步骤16 等待一段时间观察告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤17](#)。

检查是否NodeAgent进程故障。

步骤17 使用**omm**用户登录故障节点，执行如下命令。

```
ps -ef | grep "Dprocess.name=nodeagent" | grep -v grep
```

步骤18 检查查询结果是否为空。

- 是，执行[步骤19](#)。
- 否，执行[步骤21](#)。

步骤19 查看Agent启动与运行日志排查故障原因，待故障解决后执行[步骤20](#)。

- Agent运行日志：/var/log/Bigdata/nodeagent/agentlog/agent.log
- Agent启停日志：/var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/nodeagent_ctl.log

步骤20 执行如下命令重启Agent服务。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/bin/stop-agent.sh
```

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/bin/start-agent.sh
```

收集故障信息。

步骤21 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤22 在“服务”中勾选如下节点信息，单击“确定”。

- NodeAgent
- Controller
- OS

步骤23 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤24 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.5 ALM-12007 进程故障

告警解释

进程健康检查模块按5秒周期检测进程状态。当进程健康检查模块连续三次检测到进程连接状态为故障时，产生该告警。

当进程连接正常时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12007	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

根据告警的定位信息查看是哪个实例进程故障，不同的实例故障会产生不同的影响。

例如HDFS下的实例故障时会分别产生如下影响：

- DataNode：如果一个DataNode实例故障，客户端的读写操作将无法访问该DataNode上存储的数据块，可能导致数据的损失或不可用。但HDFS中的数据是冗余的，因此客户端可以从其它DataNode访问数据。
- HttpFS：如果HttpFS实例故障，客户端将无法通过HTTP方式访问HDFS中的文件。但是客户端可以使用其它途径（如shell命令）来访问HDFS上的文件。
- JournalNode：如果一个JournalNode实例故障，命名空间和数据日志将无法持久化到磁盘，可能导致数据的损失或不可用。但HDFS会在其它JournalNode上保存备份，因此可以将故障的JournalNode恢复并重新平衡。
- NameNode：如果NameNode部署方式为主备模式，则会导致产生NameNode主备倒换。单NameNode情况下，客户端将无法读取或写入任何数据到HDFS，当前MRS部署HDFS时要求NameNode部署双机模式，不存在单实例场景。
- Router：如果一个Router实例故障，客户端将无法访问该Router上的数据。但客户端可以使用其它Router或者直接访问后端NameNode上的数据，来解决此问题。
- ZKFC：如果一个ZKFC实例故障，NameNode将不会持续且自动地故障转移，这将导致客户端无法读取或写入任何数据到HDFS。因此，需要在其它可用的ZKFC上启用自动故障转移，以便恢复整个HDFS集群的正常工作。

可能原因

- 实例进程异常。
- 磁盘空间不足。

说明

如果同一时间段，存在大量的进程故障告警，则可能存在安装目录文件被误删除或者权限被修改。

处理步骤

检查实例进程是否异常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的 ∇ ，查看并记录定位信息中的服务名称。单击主机名查看该告警的主机IP地址。

步骤2 在“告警”页面，查看是否有“ALM-12006 NodeAgent进程异常”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 按“ALM-12006 NodeAgent进程异常”提供的步骤处理该告警。

步骤4 以root用户登录该告警的主机地址。查看告警角色所在安装目录用户、用户组、权限等是否正常。正常用户、用户组、权限为“omm: ficommon 750”。

例如：NameNode的安装目录为“ $\${BIGDATA_HOME}\backslash$ FusionInsight_Current/1_8_NameNode/etc”。

- 是，执行**步骤6**。

- 否，执行**步骤5**。

步骤5 执行如下命令将文件夹权限修改为“750”，并将“用户:属组”修改为“omm:ficommon”。

```
chmod 750 <folder_name>
```

```
chown omm:ficommon <folder_name>
```

步骤6 等待5分钟，查看告警列表中，“ALM-12007 进程故障”告警是否已清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 以root用户登录主OMS节点，执行以下命令查看configurations.xml文件。其中“服务名”为**步骤1**查询到的服务名称。

```
vi $BIGDATA_HOME/components/current/服务名/configurations.xml
```

查询“healthMonitor.properties”关键字，找到该告警上报实例对应的健康检查配置项，记录“monitor.info”参数配置的接口或者脚本路径，如下图所示。

查看接口或者脚本中打印的日志，并修复对应问题。



```
<config category="healthMonitor.properties" format="propertyfileconfigurer">
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.type</name>
    <value>SCRIPT</value>
  </property>
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.preInitDelay</name>
    <value>120000</value>
    <!-- 2min -->
  </property>
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.recheckTimes</name>
    <value>90</value>
  </property>
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.checkIntervals</name>
    <value>10000</value>
  </property>
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.info</name>
    <value>#{install_home}/sbin/dbservice_mon.sh</value>
  </property>
  <property type="hidden" scope="setup" classification="System">
    <name>monitor.metric.connector</name>
    <value>#{install_home}/sbin/dbservice_ha.sh</value>
  </property>
</config>
```

步骤8 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

检查磁盘空间是否不足。

步骤9 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-12017 磁盘容量不足”告警产生。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤10 按“ALM-12017 磁盘容量不足”提供的步骤处理该故障。

步骤11 等待5分钟，查看告警列表中，“ALM-12017 磁盘容量不足”告警是否已清除。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤12 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

收集故障信息。

步骤13 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤14 根据在**步骤1**获取的服务名称，在“服务”中勾选对应的组件及“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤15 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.6 ALM-12010 Manager 主备节点间心跳中断

告警解释

当主Manager节点在7秒内没有收到备Manager节点的心跳信号时，产生该告警。

当主Manager节点收到备Manager节点的心跳信号后，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12010	重要	心跳	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	本端Manager HA名	本地Manager HA名称。
	对端Manager HA名	对端Manager HA名称。

对系统的影响


如果主Manager进程资源异常，主备倒换无法进行，影响运维基本功能使用。

可能原因

- 主备Manager节点间链路异常。
- 节点名配置错误。
- 防火墙禁用端口。

处理步骤

检查主备Manager服务器间的网络是否正常。

步骤1 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，查看该告警的备Manager服务器（即Peer Manager）IP地址。

步骤2 以root用户登录主Manager服务器。

步骤3 执行ping 备Manager心跳IP地址命令检查备Manager服务器是否可达。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

检查节点名配置是否正确。

步骤6 进入软件安装目录。

```
cd /opt
```

步骤7 查找主备节点的配置文件目录。

```
find -name hacom_local.xml
```

步骤8 进入workspace目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/local/hacom/conf/
```

步骤9 使用vim命令打开hacom_local.xml，查看local、peer节点配置是否正确，local配置主节点，peer配置备节点。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤10 修改hacom_local.xml中主备节点的配置，修改完成后，按Esc回到命令模式，输入命令:wq保存退出。

步骤11 查看此告警信息是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查是否防火墙禁用端口。

步骤12 执行命令lsof -i :20012查询主备节点的心跳端口是否打开，有查询结果说明端口已经开放，否则说明端口被防火墙禁用。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤13 执行命令iptables -P INPUT ACCEPT，防止与服务器断开。

步骤14 清除防火墙。

```
iptables -F
```

步骤15 查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

收集故障信息。

步骤16 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤17 在“服务”中勾选如下节点信息，单击“确定”。

- OmmServer
- Controller
- NodeAgent

步骤18 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.7 ALM-12011 Manager 主备节点同步数据异常

告警解释

系统按60秒周期检测Manager主备节点同步数据情况，当备Manager无法与主Manager同步文件时，产生该告警。

当备Manager与主Manager正常同步文件时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12011	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	本端Manager HA名	本地Manager HA名称。
	对端Manager HA名	对端Manager HA名称。

对系统的影响

备Manager的配置文件没有更新。当发生主备倒换时，同步异常的配置文件可能会丢失。Manager及部分组件可能无法正常运行。

可能原因

- 主备Manager节点间链路中断，/srv/BigData/LocalBackup目录存储空间已满。
- 同步文件不存在，或者文件权限有误。

处理步骤

检查主备Manager服务器间的网络是否正常。

步骤1 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的
▼，获取该告警的备Manager（即Peer Manager）IP地址。

步骤2 以root用户登录主Manager服务器。

步骤3 执行ping 备Manager IP地址命令检查备Manager服务器是否可达。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

检查/srv/BigData/LocalBackup目录存储空间是否已满。

步骤6 执行以下命令检查“/srv/BigData/LocalBackup”目录存储空间是否已满：

```
df -hl /srv/BigData/LocalBackup
```

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤7 执行以下命令清理不需要的备份文件：

```
rm -rf 待清理的目录路径
```

例如：

```
rm -rf /srv/BigData/LocalBackup/0/default-oms_20191211143443
```

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

在待操作备份任务右侧“操作”栏下，单击“配置”，修改“最大备份数”减少备份文件集数量。

步骤9 等待大约1分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

检查同步文件是否存在，文件权限是否异常。

步骤10 执行以下命令查找同步文件是否存在。

```
find /srv/BigData/ -name "sed*"
```

```
find /opt -name "sed*"
```

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤11 执行以下命令，查看**步骤10**查找出的同步文件信息及权限。

II 待查找文件路径

- 如果文件大小为0，且权限栏全为“-”，则为垃圾文件，请执行以下命令删除。
`rm -rf 待删除文件`
等待几分钟观察告警是否清除，如果未清除则执行**步骤12**。
- 如果文件大小不为0，则执行**步骤12**。

步骤12 查看发生告警时间段的日志文件。

1. 执行以下命令，进入当前集群的HA运行日志文件路径。

```
cd /var/log/Bigdata/omm/oms/ha/runlog/
```

2. 解压并查看发生告警时间段的日志文件。

例如，待查看文件名称为“ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz”，则执行以下命令：

```
gunzip ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz
```

```
vi ha.log.2021-03-22_12-00-07
```

查看日志中，告警时间点前后是否有报错信息。

- 是，根据相关报错信息进行处理。然后执行**步骤13**。

例如，查询出报错信息如下，表示目录权限不足，则请修改对应目录权限与正常节点保持一致。

```
2021-03-22 14:08:35.339|[10195489340]|[0]| INFO|[add task(null) to list successful.][HA][sync_module.c: SYNC_ActiveTask,1151][ha.bin,26572,35]
2021-03-22 14:08:35.339|[10195489340]|[0]| INFO|[start task AllSync][HA][sync_core.inf.c:SYNC_StartTask,1831][ha.bin,26572,35]
2021-03-22 14:08:35.339|[10195489340]|[0]| NOTICE|[send sync task(alltask) to component successful.][HA][sync_module.c: SYNC_SendSyncTask,832][ha.bin,26572,35]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| INFO|[open lstat failed:/opt/Bigdata/apache-tomcat-7.0.79/conf/security/tomcat_om.crt). Permission denied.][HA]
gt.cc: CreateTravelFrame:Open,4821[ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| ERROR|[travel stack failed.][HA][sync_filemgt.c: CreateTravelFrame,613][ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| ERROR|[mgtcreatelistfail][HA][sync_filemgt.c: SYNC_CreateFileList,855][ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| ERROR|[createFileList failed][HA][sync_core.c: SYNC_Task_SendEnd,1866][ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| ERROR|[41][sendEnd][TaskFailed][HA][sync_core.c: SYNC_DbgMsgErr,202][ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| ERROR|[taskEnd failed][HA][sync_core.c: SYNC_Err_TaskEnd,2728][ha.bin,26572,41]
2021-03-22 14:08:35.344|[10195489353]|[0]| NOTICE|[hasendAlarm info: id=1,category=9,cause=9,locantio=1,addinfo=1,lochost=(node-master1qnFC) locha=(192-168-
```

- 否，执行**步骤14**。

步骤13 等待大约10分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

收集故障信息。

步骤14 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选如下节点信息，单击“确定”。

- OmmServer
- Controller
- NodeAgent

步骤16 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.8 ALM-12014 设备分区丢失

告警解释

系统按60秒周期进行扫描，如果检测到挂载服务目录的设备分区丢失（如由于设备拔出、设备离线、删除分区等原因）时，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12014	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是（MRS 3.3.0之前版本不支持自动清除）

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	挂载目录名	产生告警的挂载目录名。
	设备分区名	产生告警的设备分区名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。
	磁盘序列号	产生告警的设备分区磁盘序列号。

对系统的影响

- 数据丢失：设备分区丢失，可能导致客户保存在这个分区上的数据丢失。
- 系统崩溃：如果丢失的是系统盘可能导致客户此节点系统运行异常，严重时导致系统崩溃无法正常开机运行。
- 业务失败：如果丢失的设备分区上会进行组件的业务读写操作，可能会导致业务运行异常，如作业运行失败，作业运行缓慢等。
- 业务延迟：设备分区丢失，客户可能需要花费时间来恢复数据和系统，这可能会导致业务延迟。

- 安全风险：设备分区丢失可能会导致客户的重要数据被盗窃或泄漏，从而对客户业务产生严重影响。

可能原因

- 硬盘被拔出。
- 硬盘离线、硬盘坏道等故障。

处理步骤

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的 \surd 。

步骤2 从“定位信息”中获取“主机名”、“设备分区名”和“挂载目录名”。

步骤3 确认“主机名”节点的“设备分区名”对应的磁盘是否在对应服务器的插槽上。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤4 联系硬件工程师将故障磁盘在线拔出。

步骤5 以root用户登录发生告警的“主机名”节点，检查“/etc/fstab”文件中是否包含“挂载目录名”的行。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤6 执行vi /etc/fstab命令编辑文件，将包含“挂载目录名”的行删除。

步骤7 联系硬件工程师插入全新磁盘，具体操作请参考对应型号的硬件产品文档，如果原来是RAID，那么请按照对应RAID卡的配置方法配置RAID。

步骤8 等待20~30分钟后执行mount命令（具体时间依赖磁盘的大小），检查磁盘是否已经挂载在目录“挂载目录名”上。

- 是，针对MRS 3.3.0及之后版本集群，执行**步骤9**。MRS 3.3.0之前版本集群请手动清除告警，操作结束。
- 否，执行**步骤10**。


步骤9 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤12 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

MRS 3.3.0及之后版本：此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

MRS 3.3.0之前版本：此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.9 ALM-12015 设备分区文件系统只读

告警解释

系统按60秒周期进行扫描，如果检测到挂载服务目录的设备分区变为只读模式（如设备有坏扇区、文件系统存在故障等原因），则触发此告警。

系统如果检测到挂载服务目录的设备分区的只读模式消失（比如文件系统修复为读写模式、设备拔出、设备被重新格式化等原因），则告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12015	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	挂载目录名	产生告警的挂载目录名。
	设备分区名	产生告警的设备分区名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。
	磁盘序列号	产生告警的设备分区磁盘序列号。

对系统的影响

- 业务失败：如果运行的作业需要修改这个只读的设备分区上的数据，可能会导致作业运行失败。

- 业务延迟：如果有些组件需要给这个只读的设备分区上同步数据，可能会导致数据同步异常或者超时，导致业务延迟。

可能原因

硬盘存在坏道等故障。

处理步骤

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的√。
- 步骤2** 从“定位信息”中获取“主机名”和“设备分区名”，其中“主机名”为故障告警的节点，“设备分区名”为故障磁盘的分区。
- 步骤3** 联系硬件工程师确认为磁盘硬件故障之后，将服务器上故障磁盘在线拔出。
- 步骤4** 拔出磁盘后系统会上报“ALM-12014 分区丢失”告警，参考[ALM-12014 设备分区丢失](#)进行处理，处理完成后，本告警即可自动消除。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.10 ALM-12016 CPU 使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。CPU使用率默认提供一个阈值范围。当检测到CPU使用率连续多次（可配置，默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12016	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内CPU使用率达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

登录FusionInsight Manager，根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > CPU > 主机CPU使用率”中更改告警的平滑次数，如图11-1所示。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

图 11-1 设置告警平滑次数



在“主机CPU使用率”界面单击“操作”列的“修改”，更改告警阈值，如图11-2所示。

图 11-2 设置告警阈值

阈值设置 > 修改规则

* 规则名称:

* 告警级别:

* 阈值类型: 最大值 最小值

* 日期: 每天
 每周
 其他

阈值设置: 起止时间 阈值

- %

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查CPU使用率是否达到上限。

步骤3 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \surd ，查看该告警的节点地址。

步骤4 进入“主机”界面，单击告警的所在节点。

步骤5 在界面观察“主机CPU使用率”实时数据5分钟左右，若CPU使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升CPU。

步骤6 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升CPU。


步骤7 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.11 ALM-12017 磁盘容量不足

告警解释

系统每30秒周期性检测磁盘使用率，并把磁盘使用率和阈值相比较。磁盘使用率有一个默认阈值，当检测到磁盘使用率超过阈值时产生该告警。

平滑次数为1，主机磁盘某一分区使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机磁盘某一分区使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12017	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	设备分区名	产生告警的磁盘分区。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

业务失败：磁盘容量不足时，如果需要修改或使用该磁盘上的数据，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 磁盘配置无法满足业务需求，磁盘使用率达到上限。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 磁盘使用率”中查看该告警阈值是否不合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 磁盘使用率”中单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

步骤3 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查磁盘使用率是否达到上限

步骤4 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 ∇ ，查看该告警的主机名称和磁盘分区信息。

步骤5 以root用户登录告警所在节点。

步骤6 执行`df -lmPT | awk 'S2 != "iso9660"' | grep '^/dev/' | awk '{"readlink -m "$1 | getline real }{S1=real; print S0}' | sort -u -k 1,1`命令，查看系统磁盘分区的使用信息。并通过**步骤4**中获取到的磁盘分区名称，查看该磁盘是否挂载在如下几个目录下：“/”、“/opt”、“/tmp”、“/var”、“/var/log”、“/srv/BigData”（可自定义）。

- 是，说明该磁盘为系统盘，执行**步骤10**。
- 否，说明该磁盘为非系统盘，执行**步骤7**。

步骤7 执行`df -lmPT | awk 'S2 != "iso9660"' | grep '^/dev/' | awk '{"readlink -m "$1 | getline real }{S1=real; print S0}' | sort -u -k 1,1`命令，查看系统磁盘分区的使用信息。并通过**步骤4**中获取到的磁盘分区名称，判断该磁盘属于哪一个角色。

步骤8 查看磁盘所属服务。

MRS，是否为HDFS、Yarn、Kafka、Supervisor其中之一。

- 是，进行容量调整。执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤9 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

步骤10 执行命令 `find / -xdev -size +500M -exec ls -l {} \;`，查看该节点上超过500MB的文件，查看该磁盘中，是否有误写入的大文件存在。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤12](#)。

步骤11 处理该误写入的文件，并等待2分钟，查看告警是否清除。

- 是，执行完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

步骤12 联系磁盘管理员，对磁盘进行扩容。

步骤13 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息。

步骤14 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤16 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.12 ALM-12018 内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测内存使用率，并把实际内存使用率和阈值相比较。内存使用率默认提供一个阈值范围。当检测到内存使用率超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，主机内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机内存使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12018	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机内存使用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机内存使用率过高时，可能会导致业务进程内存溢出，可能会导致作业运行失败。

可能原因

内存配置无法满足业务需求。内存使用率达到上限。

处理步骤

对系统进行扩容。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \surd ，查看该告警的主机地址。
- 步骤2** 以root用户登录告警所在主机。
- 步骤3** 若内存使用率超过阈值，对内存进行扩容。
- 步骤4** 执行命令`free -m | grep Mem\): | awk '{printf("%s,", $3 * 100 / $2)}'`，查看系统当前内存使用率。
- 步骤5** 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
 - 是，处理完毕。

- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.13 ALM-12027 主机 PID 使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测PID使用率，并把实际PID使用率和阈值进行比较，PID使用率默认提供一个阈值。当检测到PID使用率超出阈值时产生该告警。

平滑次数为1，主机PID使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机PID使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12027	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

业务失败：主机PID使用率过高时，无法分配PID给新的业务进程，可能会导致作业运行失败。

可能原因

节点同时运行的进程过多，需要扩展pid_max值。

处理步骤

扩展pid_max值。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼，获取告警所在主机IP地址。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`cat /proc/sys/kernel/pid_max`，查看系统当前运行的PID最大值pid_max。

步骤4 若PID使用率超过阈值，执行以下命令将pid_max值增大一倍。

```
echo 新pid_max值 > /proc/sys/kernel/pid_max
```

例如：

```
echo 65536 > /proc/sys/kernel/pid_max
```

📖 说明

“pid_max”最大可设置为：

- 32位系统：32768
- 64位系统：4194304（2的22次方）

步骤5 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选所有服务，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.14 ALM-12028 主机 D 状态进程数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测主机中omm用户D状态进程数，并把实际进程数和阈值相比较。主机D状态进程数默认提供一个阈值范围。当检测到进程数超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，主机中omm用户D状态进程总数小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机中omm用户D状态进程总数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12028	重要	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机D状态和Z状态进程数过高时，无法创建新的业务进程，可能会导致并发任务处理变慢、业务延迟。
- 业务失败：主机D状态和Z状态进程数过高时，无法创建新的业务进程，可能会导致作业运行失败。

可能原因

主机中正在等待的IO(磁盘IO、网络IO等)在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。

处理步骤

查看D状态进程。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机地址。

步骤2 以root用户登录产生告警主机，执行su - omm命令，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看omm用户D状态进程号。

```
ps -elf | grep -v "\[thread_checkio\]" | awk 'NR!=1 {print $2, $3, $4}' | grep omm | awk -F ' ' '{print $1, $3}' | grep -E "Z|D" | awk '{print $2}'
```

步骤4 查看结果是否为空。

- 是，业务进程正常，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。


步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.15 ALM-12033 慢盘故障

告警解释

- 对于HDD盘，满足以下任意条件时触发告警：
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少7个采集周期的svctm时延达到1000ms。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在300秒内至少50%次采集到的svctm时延达到150ms。
- 对于SSD盘，满足以下任意条件时触发告警：
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少7个周期的svctm时延达到1000ms。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在300秒内至少50%次检测到的svctm时延达到20ms。

系统采集周期为3秒，检测周期为30秒或300秒，当系统连续3个30秒、300秒的周期均不满足以上条件时，告警自动清除。

说明

svctm的获取方法：

$$svctm = (tot_ticks_new - tot_ticks_old) / (rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old)$$

当检测周期粒度为30秒时，如果 $rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old = 0$ ，则 $svctm = 0$ 。

当检测周期粒度为300秒时，在 $rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old = 0$ 的情况下，如果 $tot_ticks_new - tot_ticks_old = 0$ 则 $svctm = 0$ ，否则 $svctm$ 值为无穷大。

参数获取如下：

系统每3秒执行一次`cat /proc/diskstats`命令采集数据。例如：

```
comm@ ~:~$ cat /proc/diskstats
253 0 vda 1101553 35446 83439787 3338546 28744856 48314024 1054257652 52667332 0 19569526 40342913 0 0 0 0
253 1 vda1 390970 25494 54533791 2565698 5440015 6749340 215777628 12114542 0 6470015 11339691 0 0 0 0
253 2 vda2 15 0 108 136 0 0 0 0 150 129 0 0 0 0
253 5 vda5 22373 1364 2525122 79502 4212374 4104759 161597984 8145606 0 3598808 6239095 0 0 0 0
253 6 vda6 11145 314 529002 85050 259201 70368 4412408 321454 0 189336 259725 0 0 0 0
253 7 vda7 157987 105 3477434 149542 6507077 1028968 140666992 14349866 0 1679035 11116587 0 0 0 0
253 8 vda8 312935 8169 22369722 458354 12179958 34360589 531802640 17724858 0 9060731 11385470 0 0 0 0
253 16 vdb 275920 21939 15977738 2171665 39472291 28236575 2653825040 482230505 0 30580346 465962048 0 0 0 0
253 17 vdb1 275439 21939 15948866 2171472 31290400 28236555 2653824832 481837775 0 30036724 465855080 0 0 0 0
7 0 loop0 356 0 17442 150 0 0 0 0 149 105 0 0 0 0
comm@ ~:~$ cat /proc/diskstats
253 0 vda 1101553 35446 83439787 3338546 28747977 48319338 1054352084 52672715 0 19571460 40346640 0 0 0 0
253 1 vda1 390970 25494 54533791 2565698 5440015 6750402 215791076 12115169 0 6474429 11339985 0 0 0 0
253 2 vda2 15 0 108 136 0 0 0 0 150 129 0 0 0 0
253 5 vda5 22373 1364 2525122 79502 4212822 4105244 161614088 8146153 0 3599216 6239432 0 0 0 0
253 6 vda6 11145 314 529002 85050 259245 70433 4413368 321489 0 189389 259730 0 0 0 0
253 7 vda7 157987 105 3477434 149542 6507759 1029060 140677872 14351373 0 1679157 11117724 0 0 0 0
253 8 vda8 312935 8169 22369722 458354 12181277 34364199 531855680 17727525 0 9061647 11387424 0 0 0 0
253 16 vdb 275920 21939 15977738 2171665 39477604 28238831 2653881640 482234435 0 30581946 465964144 0 0 0 0
253 17 vdb1 275439 21939 15948866 2171472 31293358 28238811 2653881432 481841639 0 30038274 465857164 0 0 0 0
7 0 loop0 356 0 17442 150 0 0 0 0 149 105 0 0 0 0
```

连续两次采集的数据中：

第一次采集的数据中，第4列的数字是“rd_ios_old”，第8列的数字是“wr_ios_old”，第13列的数字是“tot_ticks_old”。

第二次采集的数据中，第4列的数字是“rd_ios_new”，第8列的数字是“wr_ios_new”，第13列的数字是“tot_ticks_new”。

则上图中svctm值为：

$$(19571460 - 19569526) / (1101553 + 28747977 - 1101553 - 28744856) = 0.6197$$

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12033	次要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	磁盘名	产生告警的磁盘名。
附加信息	磁盘序列号	产生告警的磁盘序列信息。

对系统的影响

- 系统性能下降，慢盘会导致系统I/O性能下降，从而影响系统的响应速度和吞吐量。这可能会导致客户的业务运行变慢（例如：作业提交运行变慢、页面响应迟钝、接口响应超时等），甚至出现崩溃或错误。
- 系统故障：慢盘故障可能会导致系统故障，从而导致客户的业务受到影响。如果慢盘上存储的数据包含关键信息，可能会导致系统崩溃或数据丢失。

可能原因

磁盘老化或者磁盘坏道。

处理步骤

检查磁盘状态。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 查看该告警的详细信息，查看定位信息中“主机名”字段和“磁盘名”字段的值，获取该告警产生的故障磁盘信息。
- 步骤3** 确认上报告警的节点是否为虚拟化环境。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 请检查虚拟化环境提供的存储性能是否满足硬件要求，检查完毕之后执行**步骤5**。
- 步骤5** 以root用户登录告警节点，执行df -h命令，查看输出内容是否包含“磁盘名”字段的值。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 执行lsblk命令，是否可以查到“磁盘名”字段值与磁盘设备的映射关系。

```
sda                8:0    0 27810G 0
├─ sda1            8:1    0   509M 0 /boot
└─ sda2            8:2    0 278.4G 0
   ├─ system-opt (dm-0) 253:0  0   50G 0 /opt
   ├─ system-root (dm-1) 253:1  0   50G 0 /
   ├─ system-swap (dm-2) 253:2  0   50G 0
   └─ system-var (dm-3) 253:3  0   50G 0 /var
```

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤25](#)。

步骤7 以root用户登录上报告警的节点，执行lsscsi | grep "/dev/sd[x]"命令查看磁盘的设备信息，判断磁盘是否建立了RAID。

📖 说明

其中/dev/sd[x]为[步骤2](#)中获取到的上报告警的磁盘名称。

例如执行：

```
lsscsi | grep "/dev/sda"
```

如果命令执行结果第三列显示ATA、SATA或者SAS，说明磁盘没有建立RAID；显示其他信息，则该磁盘可能建立了RAID。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤8 执行smartctl -i /dev/sd[x]命令检查硬件是否支持smart。

例如执行：

```
smartctl -i /dev/sda
```

如果命令执行结果中包含“SMART support is: Enabled”，表示磁盘支持smart；执行结果中包含“Device does not support SMART”或者其他，表示磁盘不支持smart。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤16](#)。

步骤9 执行smartctl -H --all /dev/sd[x]命令查看smart的基本信息，判断磁盘是否正常。

例如执行：

```
smartctl -H --all /dev/sda
```

查看命令执行结果的“SMART overall-health self-assessment test result”内容，如果是“FAILED”，表示磁盘故障，需要更换；如果为“PASSED”，需要进一步看“Reallocated_Sector_Ct”或者“Elements in grown defect list”项的计数，如果大于100，则认为磁盘故障，需要更换。

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤10 执行`smartctl -l error -H /dev/sd[x]`命令查看磁盘的GLIST列表，进一步继续判断磁盘是否正常。

例如执行：

```
smartctl -l error -H /dev/sda
```

查看命令执行结果的“Command/Feature_name”列，如果出现“READ SECTOR(S)”或者“WRITE SECTOR(S)”表示磁盘有坏道；如果出现其他错误，表示磁盘电路板有问题。这两种错误均表示磁盘不正常，需要更换。

如果显示“No Errors Logged”，则表示没有错误日志，则可以触发磁盘smart自检。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤11 执行`smartctl -t long /dev/sd[x]`命令触发磁盘smart自检。命令执行后，会提示自检完成的时间，在等待自检完成后，重新执行[步骤9](#)和[步骤10](#)，检查磁盘是否正常。

例如执行：

```
smartctl -t long /dev/sda
```

- 是，执行[步骤17](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤12 执行`smartctl -d [sat|scsi]+megaraid,[DID] -H --all /dev/sd[x]`命令检查硬件是否支持smart。

说明

- [sat|scsi]表示磁盘类型，需要尝试以上两种类型。
- [DID]表示槽位信息，需要尝试0~15。

例如依次执行：

```
smartctl -d sat+megaraid,0 -H --all /dev/sda
```

```
smartctl -d sat+megaraid,1 -H --all /dev/sda
```

```
smartctl -d sat+megaraid,2 -H --all /dev/sda
```

...

依次尝试不同磁盘类型和槽位信息的命令组合，如果执行结果中显示“SMART support is: Enabled”，表示磁盘支持smart，记录命令执行成功时磁盘类型和槽位信息组合参数；如果尝试完以上所有的命令组合，执行结果都未显示“SMART support is: Enabled”，表示磁盘不支持smart。

- 是，执行[步骤13](#)。
- 否，执行[步骤16](#)。

步骤13 执行[步骤12](#)中记录的`smartctl -d [sat|scsi]+megaraid,[DID] -H --all /dev/sd[x]`命令查看smart的基本信息，判断磁盘是否正常。

例如执行：

smartctl -d sat+megaraid,2 -H --all /dev/sda

查看命令执行结果的“SMART overall-health self-assessment test result”内容，如果是“FAILED”，表示磁盘故障，需要更换；如果为“PASSED”，需要进一步看“Reallocated_Sector_Ct”或者“Elements in grown defect list”项的计数，如果大于100，则认为磁盘故障，需要更换。

- 是，执行[步骤14](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤14 执行**smartctl -d [sat|scsi]+megaraid,[DID] -l error -H /dev/sd[x]**命令查看硬盘的GLIST列表，进一步判断硬盘是否正常。

例如执行：

smartctl -d sat+megaraid,2 -l error -H /dev/sda

查看命令执行结果的“Command/Feattrue_name”列，如果出现“READ SECTOR(S)”或者“WRITE SECTOR(S)”表示磁盘有坏道；如果出现其他错误，表示磁盘电路板有问题。这两种错误均表示磁盘不正常，需要更换。

如果显示“No Errors Logged”，则表示没有错误日志，则可以触发磁盘smart自检。

- 是，执行[步骤15](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤15 执行**smartctl -d [sat|scsi]+megaraid,[DID] -t long /dev/sd[x]**命令触发磁盘smart自检。命令执行后，会提示自检完成的时间，在等待自检完成后，重新执行[步骤13](#)和[步骤14](#)，检查磁盘是否正常。

例如执行：

smartctl -d sat+megaraid,2 -t long /dev/sda

- 是，执行[步骤17](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤16 磁盘不支持smart，通常是因为配置的RAID卡不支持，此时需要使用对应RAID卡厂商的检查工具进行处理，然后执行[步骤17](#)。

例如LSI一般是MegaCLI工具。

步骤17 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击该告警操作列的“清除”，并继续观察该告警，查看同一块磁盘的告警是否会继续上报。

如果当前磁盘出现三次以上该告警，建议用户更换磁盘。

- 是，执行[步骤18](#)。
- 否，操作结束。

更换磁盘。

步骤18 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤19 查看该告警的详细信息，查看定位信息中对应的“主机名”字段和“磁盘名”字段的值，获取该告警上报的故障磁盘信息。

步骤20 确认当前产生告警的主机类型是否为主OMS节点或主备模式实例的主节点。

- 是，执行**步骤21**。
- 否，其他类型节点执行**步骤23**。

步骤21 以root用户登录产生告警的节点，执行以下命令查看故障磁盘的挂载点。

```
df -h | grep "故障磁盘名称"
```

查看故障磁盘挂载点分区是否为集群软件安装目录（安装路径为“\${BIGDATA_HOME}”）或数据盘目录（数据盘目录默认为“\${BIGDATA_DATA_HOME}”）。

- 是，执行**步骤22**。
- 否，执行**步骤23**。

步骤22 执行以下操作，触发主备倒换紧急恢复系统故障。

- 主OMS节点：
若由于慢盘故障导致系统运行卡顿、页面刷新不及时或接口响应缓慢无法进行运维操作，且当前产生告警的主机为主OMS节点，如果需要紧急恢复系统正常运行，建议使用如下操作手动执行主备倒换尝试恢复业务：
 - a. 使用omm用户登录主OMS节点。
 - b. 执行以下命令进行主备倒换。
 - IPv4模式：`${OMS_RUN_PATH}/workspace/ha/module/hacom/tools/ha_client_tool --ip=127.0.0.1 --port=20013 --switchover --name=product`
 - IPv6模式：`${OMS_RUN_PATH}/workspace/ha/module/hacom/tools/ha_client_tool --ip>:::1 --port=20013 --switchover --name=product`
 - c. 主备倒换成功后，系统恢复正常运行，执行**步骤23**更换故障磁盘。
- 主备模式实例的主节点：
若产生告警的主机为主备模式实例的主节点，且慢盘故障影响实例的正常运行无法进行运维操作，如果需要紧急恢复系统正常运行，建议在Manager页面执行主备倒换尝试恢复业务。
 - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > 待操作服务名称”。
 - b. 在服务详情页面单击“更多”，选择“执行xxx倒换”。
 - c. 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
 - d. 在弹出界面单击“确定”，执行角色实例主备倒换。
 - e. 主备倒换成功后，系统恢复正常运行，执行**步骤23**更换故障磁盘。

步骤23 更换硬盘。

步骤24 检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤25**。

收集故障信息。

步骤25 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤26 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤27 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤28 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.16 ALM-12034 周期备份任务失败

告警解释

系统每60分钟执行周期备份任务，如果周期备份任务执行失败，则上报该告警，如果下次备份执行成功，则恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12034	重要	备份状态	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	任务名	任务名称。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

周期备份任务失败，会导致在备份失败的时间段内没有可用的备份包。在系统出现异常需要使用备份包恢复数据时，没有失败时间段的备份包，导致失败时间段数据无法恢复。

可能原因

该告警产生原因依赖于该任务的详细情况，直接获取日志和任务详情来处理该告警。

处理步骤

查看磁盘空间是否不足。

步骤1 在FusionInsight Manager管理界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 在告警列表中单击该告警的▼，从“定位信息”处获得“任务名”。

步骤3 以root用户登录集群主节点，查看“/var/log/Bigdata/controller/backup/”下的备份恢复日志是否打印类似如下信息。

```
Upload backup files to *** file failed, error info: ***
```

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤4 在FusionInsight Manager管理界面，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。根据“任务名”查找对应备份任务，单击“操作”列的“配置”，检查配置项是否都配置正确。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，修改配置后保存，执行**步骤5**。

步骤5 选择“更多 > 即时备份”启动该备份任务，查看备份任务是否执行成功。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤6 等待2分钟，检查告警是否消除。

- 是，结束操作。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 选择“更多 > 查询历史”，查看备份任务的详细信息。

步骤8 在弹出的日志详情窗口中，单击▼，查看是否有“Failed to backup xx due to insufficient disk space, move the data in the /srv/BigData/LocalBackup directory to other directories.”的信息。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤9 单击“备份路径”下的“查看”，获取备份路径。

步骤10 以root用户登录节点，执行以下命令查看节点挂载详情：

```
df -h
```

步骤11 在挂载详情中查看备份路径挂载点的剩余空间是否小于20GB。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤12 查看备份目录下是否有很多备份包。

- 是，执行**步骤13**。

- 否，执行**步骤16**。

步骤13 将备份包移出备份目录，或者直接删除备份包，直到备份目录挂载节点剩余空间大于20GB。

步骤14 再一次启动该备份任务，查看备份任务是否执行成功。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤16**。


步骤15 等待2分钟，检查告警是否消除。

- 是，结束操作。
- 否，执行**步骤16**。

收集故障信息

步骤16 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤17 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤18 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.17 ALM-12035 恢复任务失败后数据状态未知

告警解释

执行恢复任务失败后，系统按60分钟周期自动回滚，如果回滚失败，可能会导致数据丢失等问题，如果该情况出现，则上报告警，如果下一次该任务恢复成功，则恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12035	紧急	备份状态	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	任务名	任务名称。

对系统的影响

执行恢复任务失败后，系统会自动回滚，如果回滚失败，可能会导致数据丢失，数据状态未知等问题，有可能会影响业务功能。

可能原因

该告警产生原因可能是执行恢复任务前组件状态不满足要求或执行恢复任务中某个步骤出错，执行恢复任务中出错依赖于该任务的详细情况，可以获取日志和任务详情来处理该告警。

处理步骤

查看组件状态

步骤1 在FusionInsight Manager管理界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，查看组件当前的运行状态是否满足要求（OMS、DBService要求状态正常，其他组件要求停止服务）：

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 恢复组件状态至要求状态，再一次启动该恢复任务。

步骤3 登录FusionInsight Manager管理界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤4 在告警列表中单击该告警所在行的 \surd ，从“定位信息”处获得任务名。

步骤5 选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”。

步骤6 根据“任务名”查找对应恢复任务，查看恢复任务的详细信息。


步骤7 启动该恢复任务，查看恢复任务是否执行成功。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤8 等待2分钟，检查告警是否消除。

- 是，结束操作。
- 否，执行[步骤9](#)。

收集故障信息。

- 步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤10** 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。
- 步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.18 ALM-12038 监控指标转储失败

告警解释

用户在FusionInsight Manager界面配置监控指标转储后，系统按转储时间间隔（默认60秒）周期性检测监控指标转储结果，转储失败时产生该告警。

转储成功后，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12038	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

监控指标转储失败会影响上层管理系统无法获取到FusionInsight Manager系统的监控指标。

可能原因

- 无法连接服务器。
- 无法访问服务器上保存路径。
- 上传监控指标文件失败。

处理步骤

查看服务器连接是否正常。

步骤1 查看FusionInsight Manager系统与服务器网络连接是否正常。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 联系网络管理员恢复网络连接，然后检查告警是否恢复。

- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 选择“系统 > 对接 > 监控数据上传”，查看监控数据上传页面配置的FTP用户名、密码、端口、转储模式、公钥是否与服务器端配置一致。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 填入正确的配置信息，然后单击“确定”，检查告警是否恢复。

- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤5**。

查看服务器端保存路径权限是否正常。

步骤5 选择“系统 > 对接 > 监控数据上传”，查看“FTP用户名”、“保存路径”和“转储模式”配置项。

- 是FTP模式，执行**步骤6**。
- 是SFTP模式，执行**步骤7**。

步骤6 以FTP方式登录服务器，在默认目录下查看相对路径“保存路径”是否有“FTP用户名”的读写权限。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤7 以SFTP方式登录服务器，查看绝对路径“保存路径”是否有“FTP用户名”的读写权限。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤8 增加读写权限，然后检查告警是否恢复。

- 是，执行完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

查看服务器端保存路径是否有足够磁盘空间。

步骤9 登录服务器端，查看当前保存路径下是否有足够磁盘空间。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。


步骤10 删除多余文件，或在监控指标转储配置页面更改保存目录。然后检查告警是否恢复。

- 是，执行完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后60分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.19 ALM-12039 OMS 数据库主备不同步

告警解释

OMS数据库主备不同步，系统每10秒检查一次主备数据同步状态，如果连续30次查不到同步状态，或者同步状态异常，产生告警。

当主备数据同步状态正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12039	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	本端GaussDB HA名	本地GaussDB HA IP地址。
	对端GaussDB HA名	对端GaussDB HA IP地址。
	主备GaussDB 同步率	同步百分比。

对系统的影响

OMS数据库主备不同步会导致主数据库的数据无法正常同步至备数据库，在告警上报时间段若主实例异常可能会导致用户业务数据丢失或者Manager页面数据显示异常。

可能原因

- 主备节点网络不稳定。
- 备OMS数据库异常。
- 备节点磁盘空间满。

处理步骤

检查主备节点网络是否正常。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面上选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的OMS数据库备节点IP地址。
- 步骤2** 以root用户登录主OMS数据库节点。
- 步骤3** 执行ping 备OMS数据库心跳IP地址命令检查备OMS数据库节点是否可达。
 - 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。
 - 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 修复网络故障，然后查看告警列表中，该告警是否已清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

检查备OMS数据库状态是否正常。

步骤6 以root用户登录备OMS数据库节点。

步骤7 执行su - omm命令切换到omm用户。

步骤8 进入“\${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/”目录，然后执行./status-oms.sh命令检查备OMS数据库资源状态是否正常，查看回显中，“ResName”为“gaussDB”的一行，是否显示如下信息：

例如：

```
10_10_10_231 gaussDB Standby_normal Normal Active_standby
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤16**。

检查备节点磁盘是否已满。

步骤9 以root用户登录备OMS数据库节点。

步骤10 执行su - omm命令切换到omm用户。

步骤11 执行echo \${BIGDATA_DATA_HOME}/dbdata_om命令获取OMS数据库的数据目录。

步骤12 执行df -h命令，查看系统磁盘分区的使用信息。

步骤13 查看OMS数据库数据目录挂载磁盘是否已满。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤14 进行磁盘扩容。


步骤15 磁盘扩容后，等待2分钟检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤16**。

收集故障信息。

步骤16 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤17 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤18 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.20 ALM-12040 操作系统熵值不足

告警解释

系统每五分钟执行一次告警检查，首先检查是否启用并正确配置了rng-tools或者haveged工具，如果没有配置，则发送故障告警。否则继续检查熵值，如果连续五次检测结果均小于100，则上报故障告警。

当检测到节点已经安装并启用了rng-tools或者haveged工具，且五次熵值检查中，至少有一次熵值大于等于100，则告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12040	紧急	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

节点的操作系统熵值不足，可能导致该节点上加解密等命令执行慢，进而引起各实例业务处理性能下降，甚至业务进程无法正常执行。

可能原因

- haveged或者rng-tools工具未安装或未启动。
- 系统熵值连续多次检测低于100。

处理步骤

检查haveged或rng-tools工具是否安装或启动。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 查看该“定位信息”中对应的“主机名”字段值，获取该告警产生的主机名。

步骤3 以root用户登录告警所在节点。

步骤4 执行/bin/rpm -qa | grep -w "haveged"命令查看haveged安装情况，观察命令返回结果是否为空。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 执行/sbin/service haveged status |grep "running"，查看返回结果。

- 如果执行成功，表示haveged服务安装并正常配置运行，执行**步骤8**。
- 如果执行不成功，表示haveged服务没有正常运行，执行以下命令手动重启haveged工具，执行**步骤9**。

systemctl restart haveged.service

步骤6 执行/bin/rpm -qa | grep -w "rng-tools"命令，查看rng-tools安装情况，观察命令返回结果是否为空。

- 是，请联系操作系统供应商安装并启动haveged或rng-tools工具。执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 执行ps -ef | grep -v "grep" | grep rngd | tr -d " " | grep "\-r/dev/urandom"，查看返回结果。

- 如果执行成功，表示rngd服务安装并正常配置运行，执行**步骤8**。
- 如果执行不成功，表示rngd服务并没有正常运行，执行以下命令手动重启rngd工具，执行**步骤9**。

systemctl restart rngd.service

检查系统熵值。

步骤8 手动检查操作系统熵值。

以root用户登录节点，执行cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail命令，检查操作系统熵值是否满足集群的安装要求（不低于100）。

- 是，操作系统熵值不低于100，执行**步骤9**。
- 否，操作系统熵值低于100，可使用以下两种方式之一进行配置，然后执行**步骤9**。
 - 方式一：使用“haveged”工具（真随机数方式）：请联系操作系统供应商安装并启动该工具。
 - 方式二：使用“rng-tools”工具（伪随机数方式）：请联系操作系统供应商安装并启动该工具，并根据操作系统类型进行配置。

步骤9 等待第二天零点，系统下一次熵值检查，查看告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤11 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤12 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.21 ALM-12041 关键文件权限异常

告警解释

系统每隔5分钟检查一次系统中关键目录或者文件权限、用户、用户组是否正常，如果不正常，则上报故障告警。

当检查到权限等均正常，则告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12041	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	路径名	异常的文件路径或者名称。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

导致系统功能不可用。

- okerberos、oldap关键文件权限异常，会导致认证失败，可能会导致作业运行失败。
- controller、pms关键文件权限异常，会导致进程故障，可能会影响弹性扩缩容性能。
- tomcat关键文件权限异常，会影响Manager页面登录、查看功能。

可能原因

用户手动修改了文件权限、用户和用户组等信息或者系统异常下电等原因导致文件权限异常或文件丢失。

处理步骤

检查异常文件是否存在及异常文件的权限是否正确。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 查看该告警“定位信息”中对应的“主机名”字段值，获取该告警产生的主机名，查看定位信息中对应的“路径名”字段值，获取异常的文件路径或者名称。

步骤3 以root用户登录告警所在节点。

步骤4 执行ll 路径名命令，其中路径名为**步骤2**获取到的异常文件，获取到该文件或者目录在主机上的当前的用户，权限，用户组等信息。

步骤5 进入“\${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/etc/agent/autocheck”目录，然后执行vi keyfile命令，并搜索对应的异常文件名，可以看到该文件的正确权限。

📖 说明

除keyfile中所列出的文件和目录外，为保证主备OMS配置同步正常，“\$OMS_RUN_PATH/workspace/ha/module/hasync/plugin/conf/filesync.xml”中配置的文件、目录以及目录下的文件和子目录也会被监控，文件要求omm用户具有可读写权限，目录要求omm用户具有可读和可执行权限。

步骤6 对比当前主机上该文件的真实权限和**步骤5**中获取到的文件应有权限，对该文件进行正确的权限和用户，用户组信息的修改。

步骤7 等待一个小时，进入下一次检查，查看告警是否恢复。


- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤8**。

📖 说明

如果集群安装目录所在磁盘分区已满，部分程序安装目录会由于sed命令执行失败，产生一些临时文件，且没有读写可执行权限。如果这些文件产生在该告警的监控范围内，那么系统会上报该告警，告警原因可以看到是由于产生的临时文件权限异常导致，可以参照上述告警处理流程处理该告警，或者确认权限异常文件为临时文件后，可以直接删除。sed命令产生的临时文件类似于下图。

```
-rwx-----. 1 omm wheel  347 Jan 26 13:11 REALM_RESET_CONFIG
-rwx-----. 1 omm wheel  351 Jan 22 09:07 REALM_RESET_CONFIG_KRB
-----. 1 omm wheel    0 Jan 26 13:15 sedbT8Cs4
-rwx-----. 1 omm wheel 7457 Jan 22 03:20 unlockuser.sh
```

收集故障信息。

- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。
- 步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.22 ALM-12042 关键文件配置异常

告警解释

系统每隔5分钟检查一次系统中关键的配置是否正确，如果不正常，则上报故障告警。
当检查到配置正确时，则告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12042	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	路径名	异常的文件路径或者名称。

对系统的影响

导致文件所属服务功能不正常。

- okerberos、oldap关键文件配置异常，会导致认证失败，可能会导致作业运行失败。
- controller、pms关键文件配置异常，会导致进程故障，可能会影响弹性扩缩容性能。
- tomcat关键文件配置异常，会影响Manager页面登录、查看功能。

可能原因

用户手动修改了文件配置或者系统异常下电等原因。

处理步骤

检查异常文件配置。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 查看该告警“定位信息”中对应的“主机名”字段值，获取该告警产生的主机名，查看定位信息中对应的“路径名”字段值，获取异常的文件路径或者名称。

步骤3 以root用户登录告警所在节点。

步骤4 查看日志文件“\${BIGDATA_LOG_HOME}/nodeagent/scriptlog/checkfileconfig.log”，根据错误日志分析原因。在[参考信息](#)中查找该文件的检查标准，并对照检查标准对文件进行进一步的手动检查和修改。

执行vi 文件命名命令进入编辑模式，按“Insert”键开始编辑。

修改完成后按“Esc”键退出编辑模式，并输入:wq保存退出。

例如：

```
vi /etc/ssh/sshd_config
```


步骤5 等待一个小时，进入下一次检查，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

- **/etc/fstab检查文件的检查标准**
检查“/etc/fstab”文件中配置的分区，是否在“/proc/mounts”中能找到。
检查在“fstab”中配置的swap分区，是否和“/proc/swaps”一一对应。
- **/etc/hosts检查文件的检查标准**
通过命令`cat /etc/hosts`查看是否存在以下几种情况，如果是，则说明该配置文件配置异常。
 - “/etc/hosts”文件不存在。
 - 该主机的主机名不在文件中配置。
 - 该主机名对应的IP不唯一。
 - 该主机名对应的IP在`ifconfig`命令下的回显列表中不存在。
 - 该文件中存在一个IP对应多个主机名的情况。
- **/etc/ssh/sshd_config检查文件的检查标准**
通过命令`vi /etc/ssh/sshd_config`查看下面几个配置项是否正确。
 - “UseDNS”项必须配置为“no”。
 - “MaxStartups”必须配置为大于等于1000。
 - “PasswordAuthentication”和“ChallengeResponseAuthentication”两个配置项中必须至少有一项没有配置或者至少有一项配置为“yes”。

11.23 ALM-12045 网络读包丢包率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络读包丢包率，并把实际丢包率和阈值进行比较，当检测到网络读包丢包率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包丢包率”修改阈值。

平滑次数为1，网络读包丢包率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络读包丢包率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

该告警检测默认关闭。若需要开启，请根据“检查系统环境”步骤，确认该系统是否可以开启该告警发送。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12045	紧急（默认阈值为5%） 重要（默认阈值为0.5%）	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络读包丢包率超过阈值时，导致请求响应减慢、业务延迟。
- 业务失败：主机网络读包丢包率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

风险提示：在SUSE内核版本3.0以上或Red Hat 7.2版本，由于系统内核修改了网络读包丢包数的计数机制，在该系统下，即使网络正常运行，也可能导致该告警出现，对业务无影响，建议优先按照“检查系统环境”进行排查。

可能原因

- 网卡配置了主备bond模式。
- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境质量差。

处理步骤

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机名称和网卡名称。

检查网卡是否配置了主备bond模式。

步骤2 以omm用户登录告警所在节点，执行ls -l /proc/net/bonding命令，查看该节点是否存在“/proc/net/bonding”目录。

- 是，如下所示，则该节点配置了bond模式，执行**步骤3**。

```
# ls -l /proc/net/bonding/  
total 0  
-r--r--r-- 1 root root 0 Oct 11 17:35 bond0
```

- 否，如下所示，则该节点未配置bond模式，执行**步骤5**。

```
# ls -l /proc/net/bonding/  
ls: cannot access /proc/net/bonding/: No such file or directory
```

步骤3 执行cat /proc/net/bonding/bond0命令，查看配置文件中Bonding Mode参数的值是否为fault-tolerance。

📖 说明

bond0为bond配置文件名称，请以**步骤2**查询出的文件名称为准。

```
# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: eth1 (primary_reselect always)
Currently Active Slave: eth1
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Slave queue ID: 0

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Slave queue ID: 0
```

- 是，该环境的网卡为主备bond模式，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 检查该告警中**NetworkCardName**参数对应的网卡是否为备网卡。

- 是，备网卡的告警无法自动恢复，请在告警管理页面手动清除该告警，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

说明

备网卡判断方式：查看配置文件**/proc/net/bonding/bond0**，**NetworkCardName**参数对应的网卡名称等于其中一个**Slave Interface**，但是不等于**Currently Active Slave**（当前主网卡），则该网卡为备网卡。

检查阈值设置是否合理。

步骤5 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包丢包率”，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调整）。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包丢包率”，单击“操作”列的“修改”，更改告警阈值。

步骤7 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

检查网络是否异常。

步骤8 联系网络管理员，检查网络是否存在异常。

- 是，恢复网络故障，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

步骤9 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息。

步骤10 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤12 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤13 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.24 ALM-12046 网络写包丢包率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络写包丢包率，并把实际丢包率和阈值进行比较，当检测到网络写包丢包率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包丢包率”修改阈值。

平滑次数为1，网络写包丢包率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络写包丢包率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12046	紧急（默认阈值为5%） 重要（默认阈值为0.5%）	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络写包丢包率超过阈值时，导致请求响应减慢、业务延迟。
- 业务失败：主机网络写包丢包率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境质量差。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包丢包率”，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包丢包率”，单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查网络是否异常。

步骤4 联系网络管理员，检查网络是否存在异常。

- 是，恢复网络故障，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。


- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤8 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.25 ALM-12047 网络读包错误率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络读包错误率，并把实际错误率和阈值进行比较，当检测到网络读包错误率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包错误率”修改阈值。

平滑次数为1，网络读包错误率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络读包错误率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12047	紧急（默认阈值为5%） 重要（默认阈值为0.5%）	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络读包错误率超过阈值时，导致请求响应减慢、业务延迟。
- 业务失败：主机网络读包错误率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境质量差。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包错误率”，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读包错误率”，单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查网络是否异常。

步骤4 联系网络管理员，检查网络是否存在异常。

- 是，恢复网络故障，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。


- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤8 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.26 ALM-12048 网络写包错误率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络写包错误率，并把实际错误率和阈值进行比较，当检测到网络写包错误率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包错误率”修改阈值。

平滑次数为1，网络写包错误率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络写包错误率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12048	紧急（默认阈值为5%） 重要（默认阈值为0.5%）	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络写包错误率超过阈值时，导致请求响应减慢，导致客户业务延迟。
- 业务失败：主机网络写包错误率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境质量差。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包错误率”，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写包错误率”，单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查网络是否异常。

步骤4 联系网络管理员，检查网络是否存在异常。

- 是，恢复网络故障，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 等待5分钟，检查该告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤8 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.27 ALM-12049 网络读吞吐率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络读吞吐率，并把实际吞吐率和阈值（系统默认阈值80%）进行比较，当检测到网络读吞吐率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读吞吐率”修改阈值。

平滑次数为1，网络读吞吐率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络读吞吐率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12049	重要	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络读吞吐率超过阈值时，导致请求响应减慢，导致客户业务延迟。
- 业务失败：主机网络读吞吐率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 网口速率不满足当前业务需求。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读吞吐率”，查看该告警阈值是否不合理（默认80%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络读信息 > 读吞吐率”，单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

如图11-3所示：

图 11-3 设置告警阈值

阈值设置 > 修改规则

• 规则名称:

• 告警级别:

• 阈值类型: 最大值 最小值

• 日期: 每天
 每周
 其他

阈值设置: 起止时间 阈值

- %

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查网口速率是否满足需求。

步骤4 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的 \surd ，获取告警所在主机地址及网口名称。

步骤5 以root用户登录告警所在主机。

步骤6 执行命令`ethtool 网口名称`，查看当前网口速率最大值Speed。

说明

对于虚拟机环境，通过命令可能无法查询到网口速率，建议直接联系系统管理确认网口速率是否满足需求。

步骤7 若网络读写吞吐率超过阈值，直接联系网络管理员，提升网口速率。

步骤8 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤11 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤12 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.28 ALM-12050 网络写吞吐率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测网络写吞吐率，并把实际吞吐率和阈值（系统默认阈值80%）进行比较，当检测到网络写吞吐率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写吞吐率”修改阈值。

平滑次数为1，网络写吞吐率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络写吞吐率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12050	重要	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	网口名	产生告警的网口名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机网络写吞吐量超过阈值时，导致请求响应减慢、业务延迟。
- 业务失败：主机网络写吞吐量超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 网口速率不满足当前业务需求。

处理步骤

检查阈值设置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写吞吐量”，查看该告警阈值是否合理（默认80%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络写信息 > 写吞吐量”，单击“操作”列的“修改”更改告警阈值。

如图11-4所示：

图 11-4 设置告警阈值

阈值设置 > 修改规则

* 规则名称:

* 告警级别:

* 阈值类型: 最大值 最小值

* 日期: 每天 每周 其他

阈值设置: 起止时间 阈值

- %

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤4](#)。

检查网口速率是否满足需求。

步骤4 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼，获取告警所在主机地址及网口。

步骤5 以root用户登录告警所在主机。

步骤6 执行命令`ethtool 网口名称`，查看当前网口速率最大值Speed。

说明

对于虚拟机环境，通过命令可能无法查询到网口速率，建议直接联系系统管理确认网口速率是否满足需求。

步骤7 若网络写吞吐量超过阈值，直接联系网络管理员，提升网口速率。

步骤8 检查该告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

收集故障信息。

步骤9 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤11 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤12 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.29 ALM-12051 磁盘 Inode 使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测磁盘Inode使用率，并把实际Inode使用率和阈值进行比较，当检测到Inode使用率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 磁盘inode使用率”修改阈值。

平滑次数为1，磁盘Inode使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，磁盘Inode使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12051	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为80%）	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	设备分区名	产生告警的磁盘分区名称。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响


业务失败：文件系统无法正常写入时，如果需要修改或使用该磁盘上的数据，可能会导致作业运行失败。

可能原因

磁盘写入的小文件过多。

处理步骤

磁盘写入的小文件过多。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，获取告警所在主机地址和磁盘分区。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`df -i | grep -iE "分区名称Filesystem"`，查看磁盘当前Inode使用率。

```
# df -i | grep -iE "xvda2Filesystem"
Filesystem          Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/xvda2          2359296 207420 2151876   9% /
```

步骤4 若Inode使用率超过阈值，手工排查该分区存在的小文件，确认是否能够删除这些文件。

📖 说明

可使用命令`for i in /*; do echo $i; find $i|wc -l; done`查看分区下的文件个数，使用时请替换“/*”为需要检查的分区。

```
# for i in /srv/*; do echo $i; find $i|wc -l; done
/srv/BigData
4284
/srv/ftp
1
/srv/www
13
```

- 是，执行`rm -rf 待删除文件或文件夹路径命令`，删除文件，执行**步骤5**。

📖 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

- 否，进行磁盘扩容，执行**步骤5**。

步骤5 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤8 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.30 ALM-12052 TCP 临时端口使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测TCP临时端口使用率，并把实际使用率和阈值进行比较，当检测到TCP临时端口使用率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 网络状态 > TCP 临时端口使用率”修改阈值。

平滑次数为1，TCP临时端口使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，TCP临时端口使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12052	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为80%）	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

主机上业务无法发起对外建立连接，业务中断。

可能原因

- 临时端口不满足当前业务需求。
- 系统环境异常。

处理步骤

扩大临时端口范围。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼，获取告警所在主机IP地址。

步骤2 以omm用户登录告警所在主机。

步骤3 执行`cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range |cut -f 1`命令，获得开始端口值，执行`cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range |cut -f 2`命令，获得结束端口值，相减得到临时端口总数，若临时端口总数小于28232，说明操作系统随机端口范围太小，需要联系操作系统管理员扩大端口范围。

步骤4 执行命令以下命令计算临时端口使用数。

```
ss -ant 2>/dev/null | grep -v LISTEN | awk 'NR > 2 {print $4}' | awk -F:' ' '{print $NF}' | awk '$1 > "开始端口值" {print $1}' | sort -u | wc -l
```

步骤5 使用公式计算临时端口使用率，临时端口使用率=（临时端口使用数/临时端口总数）*100，确认临时端口使用率是否超过阈值。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

检查系统环境是否异常。

步骤7 执行以下命令导入临时文件，并查看“port_result.txt”文件中高使用率端口。

```
netstat -tnp|sort > $BIGDATA_HOME/tmp/port_result.txt
```

```
netstat -tnp|sort
```

```
Active Internet connections (w/o servers)
```

```
Proto Recv Send LocalAddress ForeignAddress State PID/ProgramName tcp 0 0 10-120-85-154:9866 CLOSE_WAIT 94237/java
tcp 0 0 10-120-85-154:45434 10-120-85-154:9866 CLOSE_WAIT 94237/java
tcp 0 0 10-120-85-154:45435 10-120-85-154:9866 CLOSE_WAIT 94237/java
...
```

步骤8 执行如下命令，查看占用大量端口的进程。

```
ps -ef |grep PID
```

📖 说明

- PID为**步骤7**查询出所属端口的进程号。
- 可以执行如下命令，收集系统所有进程信息，查看占用大量端口的进程。

```
ps -ef > $BIGDATA_HOME/tmp/ps_result.txt
```

步骤9 请MRS集群管理员确认后，清除大量占用端口的进程，等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息。

步骤10 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤12 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤13 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，发送已收集的故障日志信息及“port_result.txt”和“ps_result.txt”文件，并删除环境中残留的两个临时文件。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.31 ALM-12053 主机文件句柄使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测主机文件句柄使用率，并把实际使用率和阈值进行比较，当检测到主机文件句柄使用率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 主机状态 > 主机文件句柄使用率”修改阈值。

平滑次数为1，主机文件句柄使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机文件句柄使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12053	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为80%）	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	阈值告警触发的条件。

对系统的影响

业务失败：主机文件句柄使用率超过阈值时，系统应用无法打开文件、网络等IO操作，程序异常，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 应用进程存在异常，如打开的文件或socket没有关闭。
- 文件句柄数不满足当前业务需求。
- 系统环境异常。

处理步骤

查看进程打开文件情况。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼，获取告警所在主机IP地址。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`lsof -n|awk '{print $2}'|sort|uniq -c|sort -nr|more`，查看文件句柄占用较多的进程。

步骤4 分析打开文件数目较多的进程，分析该进程是否存在异常，如打开的文件或socket没有关闭。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 文件句柄占用多的异常进程进行确认释放。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

增大文件句柄数。

步骤7 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼，获取告警所在主机IP地址。

步骤8 以root用户登录告警所在主机。

步骤9 联系MRS集群管理员，增大系统文件句柄数。

步骤10 执行`cat /proc/sys/fs/file-nr`查看已使用句柄数和最大句柄数。第一个值为已使用句柄数，第三个值为最大句柄数，计算使用率是否超过设定阈值。

```
# cat /proc/sys/fs/file-nr  
12704 0 640000
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤11 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查系统环境是否异常。

步骤12 联系操作系统管理员，检查操作系统是否存在异常。

- 是，恢复操作系统故障，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤14**。

步骤13 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息。

步骤14 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤16 设置“主机”为告警所在节点和主OMS节点。

步骤17 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.32 ALM-12054 证书文件失效

告警解释

系统每小时整点检查当前系统中的证书文件是否失效（即当前集群中的证书文件是否过期，或者尚未生效）。如果证书文件失效，产生该告警。

当重新导入一个正常证书，并且状态不为失效状态，在下一个整点触发告警检测机制后，该告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12054	紧急	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

证书文件已经失效，对应模块功能受限，无法正常使用。

可能原因

系统未导入证书（CA证书、HA根证书、HA用户证书、Gaussdb根证书或者Gaussdb用户证书等）、导入证书失败、证书文件失效。

处理步骤

查看告警原因。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼。

查看“附加信息”，获取告警附加信息。

- 告警附加信息中显示“CA Certificate”，以omm用户登录主OMS管理节点，执行**步骤2**。
- 告警附加信息中显示“HA root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤3**。
- 告警附加信息中显示“HA server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤4**。
- 告警附加信息中显示“Certificate has expired”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，依次执行**步骤2~步骤4**，检查对应证书是否过期。如果都未过期，则请排查是否导入过其他类型证书，并重新导入证书文件。

检查系统中合法证书文件的有效期。

步骤2 查看当前系统时间是否在CA证书的有效期内。

执行命令**bash \${CONTROLLER_HOME}/security/cert/conf/querycertvalidity.sh**可以查看CA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 查看当前系统时间是否在HA根证书的有效期内。

执行命令**openssl x509 -noout -text -in \${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/root-ca.crt**可以查看HA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 查看当前系统时间是否在HA用户证书的有效期内。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/server.crt`可以查看HA用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤6**。

CA或者HA证书的“生效时间”和“失效时间”示例：

```
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Issuer: C=CN, ST=xxx, L=yyy, O=zzz, OU=IT, CN=HADOOP.COM
  Validity
    Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT           //生效时间
    Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT           //失效时间
```

导入证书文件。

步骤5 导入新的CA证书文件。

申请或生成新的CA证书文件并导入。导入CA证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，处理完毕。

步骤6 导入新的HA证书文件。


申请或生成新的HA证书文件并导入。导入CA证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“Controller”、“OmmServer”、“OmmCore”和“Tomcat”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

无

11.33 ALM-12055 证书文件即将过期

告警解释

系统每小时整点检查一次当前系统中的证书文件，如果当前时间距离证书过期时间小于30天，则证书文件即将过期，产生该告警。

当重新导入一个正常证书，并且状态不为即将过期，在下一个整点触发告警检测机制后，该告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12055	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

证书文件即将过期，如果证书文件过期失效，对应模块功能受限，无法正常使用。

可能原因

系统证书文件（CA证书、HA根证书、HA用户证书、Gaussdb根证书或者Gaussdb用户证书等）剩余有效期小于30天。

处理步骤

查看告警原因。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的▼。

查看“附加信息”，获取告警附加信息。

- 告警附加信息中显示“CA Certificate”，以omm用户登录主OMS管理节点，执行[步骤2](#)。
- 告警附加信息中显示“HA root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行[步骤3](#)。
- 告警附加信息中显示“HA server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行[步骤4](#)。

检查系统中合法证书文件的有效期。

步骤2 查看当前CA证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令**bash \${CONTROLLER_HOME}/security/cert/conf/querycertvalidity.sh**可以查看CA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤3 查看当前HA根证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令**openssl x509 -noout -text -in \${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/root-ca.crt**可以查看HA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤4 查看当前HA用户证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令**openssl x509 -noout -text -in \${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/server.crt**可以查看HA用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

CA或者HA证书的“生效时间”和“失效时间”示例：

```
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Issuer: C=CN, ST=xxx, L=yyy, O=zzz, OU=IT, CN=HADOOP.COM
  Validity
    Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT           //生效时间
    Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT           //失效时间
```

导入证书文件。

步骤5 导入新的CA证书文件。

申请或生成新的CA证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，处理完毕。

步骤6 导入新的HA证书文件。


申请或生成新的HA证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”

步骤8 在“服务”中勾选“Controller”、“OmmServer”、“OmmCore”和“Tomcat”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.34 ALM-12057 元数据未配置周期备份到第三方服务器的任务

告警解释

系统安装完成后会检查元数据是否有周期备份到第三方服务器的任务，然后每1小时会检查一次。如果元数据未配置周期备份到第三方服务器的任务，将发送重要告警。

在用户创建元数据周期备份到第三方服务器的任务后，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12057	次要	备份状态	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响


如果没有将元数据备份到第三方服务器，当集群主备管理节点同时故障且本地备份数据丢失时，若想要通过备份包恢复集群元数据则没有可用的备份包数据无法恢复。

可能原因


元数据未配置周期备份到第三方服务器任务。

处理步骤

查看元数据是否配置周期备份。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中单击该告警的，从“附加信息”中获取产生告警的数据模块。
- 步骤3** 选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理 > 创建”。
- 步骤4** 配置备份任务，需要配置的备份数据与该告警的附加信息保持一致。
- 步骤5** 创建备份任务成功后，等待2分钟，检查告警是否消除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的时间范围，一般为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.35 ALM-12061 进程使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测omm进程使用情况，执行`ps -o nlwp,pid,args, -u omm | awk '{sum+=$1} END {print "", sum}'`命令，获取当前omm用户并发的所有进程数，在omm用户下，执行`ulimit -u`，获取omm用户可以同时打开的进程最大数。

结果相除，获取到对应的omm用户进程使用率。进程使用率默认提供一个阈值范围。当检测到进程使用率超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为3，进程使用率小于或等于阈值时，告警恢复；如果当前平滑次数大于1，进程使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12061	紧急（默认阈值为95） 重要（默认阈值为90）	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

业务失败：进程使用率超过阈值时，无法切换到omm用户。无法创建新的omm线程，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- omm用户可以同时打开的进程（包括线程）的最大个数配置不合理。
- 同时打开的进程过多。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 进程 > omm 进程使用率”中更改告警的平滑次数。

说明


该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

根据实际服务的使用情况在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 进程 > omm 进程使用率”中修改对应规则的阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查系统omm用户同时打开的进程（包括线程）最大数的配置是否合理。

步骤3 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的，查看该告警的主机地址

步骤4 以root用户登录告警所在主机。

步骤5 执行命令su - omm，切换到omm用户。


步骤6 执行命令ulimit -u，获取到当前配置的omm用户同时打开的线程最大数的配置值，查看该值是否大于等于60000。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 执行命令ulimit -u 60000，将omm用户的该配置修改为60000，等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查是否同时打开的进程过多。

步骤8 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的，查看该告警的主机地址。

步骤9 以root用户登录告警所在主机。

步骤10 执行命令ps -o nlwp,pid,lwp,args, -u omm|sort -n，查看系统当前使用的线程数量。

命令回显结果是基于线程数排序的，分析线程数最大的top5线程，结合业务分析是否异常使用，如果是，则需要联系相关维护人员修复该异常，如果所有线程均正常使用，则需要执行ulimit -u命令，将该值调整到大于60000。

步骤11 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤12](#)。

收集故障信息。

步骤12 在集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤13 在“服务”中勾选“OmmServer”和“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤14 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤15 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.36 ALM-12062 OMS 参数配置同集群规模不匹配

告警解释

系统每一个小时，整点检查一次OMS参数配置和集群规模是否匹配，如果检查OMS配置参数不足以支撑当前的集群规模，系统将发送此告警。待用户修改OMS参数配置，该告警会自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12062	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

如果当前集群配置参数小于集群规模要求的配置标准时，可能会导致用户作业运行延迟，服务页面响应缓慢等问题。严重时会导致集群节点Agent或者OMS进程运行异常，导致组件作业提交、OMS数据同步等失败。

可能原因

OMS配置同集群规模不匹配。

处理步骤

检查OMS配置同集群规模是否匹配。

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

步骤2 执行命令`vi ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/scriptlog/modify_manager_param.log`打开对应日志，搜索日志“**Current oms configurations can not support xx nodes**”，其中xx为当前集群节点个数。

步骤3 参考[参考信息](#)根据集群节点数优化Manager配置。

步骤4 配置完成后等待1小时后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

收集故障信息。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤6 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤7 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤8 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

根据集群节点数优化Manager配置

步骤1 以omm用户登录主管理节点。

步骤2 执行以下命令，切换目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
```

步骤3 执行以下命令查看当前集群Manager相关配置。

```
sh oms_config_info.sh -q
```

步骤4 执行以下命令指定当前集群的节点数。

命令格式：`sh oms_config_info.sh -s 节点数`

例如：

`sh oms_config_info.sh -s 1000`

根据界面提示，输入“y”：

```
The following configurations will be modified:
  Module      Parameter      Current      Target
  Controller  controller.Xmx 4096m       => 16384m
  Controller  controller.Xms 1024m       => 8192m      Controller
controller.node.heartbeat.error.threshold 30000       => 60000
  Pms         pms.mem        8192m       => 10240m
Do you really want to do this operation? (y/n):
```

界面提示以下信息表示配置更新成功：

```
...
Operation has been completed. Now restarting OMS server.           [done]
Restarted oms server successfully.
```

📖 说明

- 配置更新过程中，OMS会自动重启。
- 相近数量的节点规模对应的Manager相关配置是通用的，例如100节点变为101节点，并没有新的配置项需要刷新。

----结束

11.37 ALM-12063 磁盘不可用

告警解释

系统每一个小时，整点检查一次当前主机的磁盘是否可用，只检查数据盘，在磁盘对应的挂载目录下执行创建文件，写文件和删文件等操作，如果能够成功则认为磁盘可用，发送恢复告警，如果不能成功，则发送故障告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12063	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	分区挂载点	产生告警的磁盘分区挂载位置。
附加信息	磁盘序列号	产生告警的磁盘序列号。

对系统的影响

业务失败：磁盘不可写或不可读时，如果需要修改或使用该磁盘上的数据，可能会导致作业运行失败。

可能原因

磁盘挂载目录权限异常或磁盘坏道。

处理步骤

检查磁盘挂载目录权限是否正常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机地址和告警的磁盘名称DiskName。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`df -h |grep DiskName`，获取对应的挂载点，查看挂载目录的权限，是否存在不可写或者不可读。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤8**。

📖 说明

如果挂载目录权限为000，或者属主为root，则表示当前状态为不可读不可写。

步骤4 修改目录权限为合适的目录权限。

步骤5 等待一小时，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**6**。

步骤6 联系硬件工程师，修复磁盘故障。


步骤7 等待一小时，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.38 ALM-12064 主机随机端口范围配置与集群使用端口冲突

告警解释

系统每一个小时检查一次主机随机端口配置范围是否与集群使用端口范围冲突，如果有冲突，则发送此告警。待客户重新修改该主机的随机端口范围配置到正常范围，该告警会自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12064	重要	环境告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

- okerberos、oldap等端口被占用时，会导致认证失败，可能会导致作业运行失败。

- controller、pms等端口被占用时，会导致进程故障，可能会影响弹性扩缩容性能。
- tomcat等端口被占用时，会影响Manager页面登录、查看功能。

可能原因

随机端口范围配置被修改。

处理步骤

检查系统当前的随机端口范围。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机地址。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range`，获取该主机的随机端口范围配置，查看最小值是否小于32768。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤4 执行命令`vim /etc/sysctl.conf`，修改配置项`net.ipv4.ip_local_port_range`的值为**32768 61000**，如果没有该配置项，则新增`net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 61000`。

步骤5 执行命令`sysctl -p /etc/sysctl.conf`使修改的配置生效。


步骤6 配置完成后等待1小时后，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.39 ALM-12066 节点间互信失效

告警解释

系统每一个小时检查一次主OMS节点和其他Agent节点间的互信是否正常，如果存在互信失效的节点，则发送告警。待问题修复，该告警会自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12066	重要	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	失败的主机列表	互信失败的主机列表信息。

对系统的影响

可能会导致部分需要连接此节点的操作（如重启、同步配置、实例状态查询等）失败，如果有多个节点互信失效可能会影响业务。

可能原因

- /etc/ssh/sshd_config配置文件被破坏。
- omm密码过期。

处理步骤

查看/etc/ssh/sshd_config配置文件状态。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \surd ，查看告警详情中涉及的主机列表。
- 步骤2** 以omm用户登录主OMS管理节点。

步骤3 依次在告警详情中的节点执行ssh命令：**ssh host2**（host2为告警详情中OMS节点之外的其它节点），看是否连接失败。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 打开host2主机上的“/etc/ssh/sshd_config”配置文件，查看另外节点是否配置在AllowUsers、DenyUsers等白名单或者黑名单中。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，联系OS专家处理。

步骤5 修改白名单或者黑名单设置，保证omm用户在白名单中或者不在黑名单中。然后持续一段时间观察告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

查看omm密码状态。

步骤6 查看ssh命令的交互信息。

- 要求输入omm用户的密码（Password:），执行**步骤7**。
- 要求输入密码短语（Enter passphrase for key '/home/omm/.ssh/id_rsa':），执行**步骤9**。

步骤7 排查OMS节点和host2节点omm用户的信任清单（/home/omm/.ssh/authorized_keys），查看是否包含对端主机omm用户的公钥文件（/home/omm/.ssh/id_rsa.pub）。

- 是，联系OS专家处理。
- 否，把对端主机omm用户的公钥添加到本机的信任清单中。


步骤8 把对端主机omm用户的公钥添加到本机的信任清单中，然后依次在告警详情中的节点执行ssh命令：**ssh host2**（host2为告警详情中OMS节点之外的其它节点），看是否连接失败。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，持续一段时间观察告警是否清除，如果清除则操作结束，如果未清除请执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤11 单击右上角的 设置日志收集的时间范围，一般为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

节点互信异常处理方法如下:

须知

- 本此操作需使用omm用户执行。
- 如果节点间网络不通, 请先解决网络不通的问题, 可以检查两个节点是否在同一个安全组, 是否有设置hosts.deny、hosts.allow 等。

1. 在两端节点执行ssh-add -l 确认是否有identities信息。

```
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ll .ssh/  
total 32  
srw----- 1 omm wheel  0 Dec 29 14:17 agent.pid  
-rw----- 1 omm wheel 12901 Mar  9 14:48 authorized_keys  
-rw----- 1 omm wheel  54 Sep 24 11:42 config  
-rw----- 1 omm wheel 1766 Sep 24 11:43 id_rsa  
-rw----- 1 omm wheel 402 Sep 24 11:42 id_rsa.pub  
-rw----- 1 omm wheel  88 Jun  8 2020 id_rsa.sha256  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l  
The agent has no identities.  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ vim /var/log/Bigdata/nodeagent/  
agentlog/  alarmlog/  monitorlog/  scriptlog/  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ vim /var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/  
agent_alarm_py.log          install.log  
agent_alarm_py.log.1       installntp.log
```

- 是, 执行4。
- 否, 执行2。

2. 如果没有identities信息, 执行ps -ef|grep ssh-agent找到ssh-agent进程, 并停止该进程并等待该进程自动重启。

```
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l  
The agent has no identities.  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ps -ef|grep ssh-agent  
omm 18729 1 0 14:53 ? 00:00:00 ssh-agent -a /home/omm/.ssh/agent.pid  
omm 25098 1 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor-startup.sh  
omm 25206 25098 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor.sh  
omm 27201 4913 0 14:54 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l
```

3. 执行ssh-add -l 查看是否已经添加identities信息, 如果已经添加手动ssh确认是否互信正常。

```
omm 22276 4913 0 14:53 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l  
The agent has no identities.  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ps -ef|grep ssh-agent  
omm 18729 1 0 14:53 ? 00:00:00 ssh-agent -a /home/omm/.ssh/agent.pid  
omm 25098 1 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor-startup.sh  
omm 25206 25098 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor.sh  
omm 27201 4913 0 14:54 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l  
2048 SHA256:uChnRubhhIHVxpFOZ1BS0zylIKXMIaFyvn0IMp1Zjg /home/omm/.ssh/id_rsa (RSA)  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$  
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh 10.33.109.226  
Warning: Permanently added '10.33.109.226' (ECDSA) to the list of known hosts.  
Last login: Tue Mar  9 14:53:40 2021
```

4. 如果有identities信息, 需要确认“/home/omm/.ssh/authorized_keys”中是否有对端节点“/home/omm/.ssh/id_rsa.pub”文件中的信息, 如果没有手动添加。
5. 检查“/home/omm/.ssh”目录下的文件权限是否被修改。

6. 排查如下日志文件“/var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/ssh-agent-monitor.log”。
7. 如果用户把omm的“/home”目录删除了，请联系MRS支撑人员修复。

11.40 ALM-12067 Manager tomcat 资源异常

告警解释

HA每85秒周期性检测Manager的Tomcat资源。当HA连续2次都检测到Tomcat资源异常时，产生该告警。

当HA检测到Tomcat资源正常后，告警恢复。

Tomcat资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的Tomcat资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12067	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警变更

变更类型	变更版本	变更描述	变更原因
修改	3.3.1	告警名称：从“tomcat资源异常”变成“Manager tomcat资源异常”。	告警名称：规范性优化

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

可能引起Manager主备倒换。Manager和组件WebUI服务不可用，无法对Web上层应用正常提供集群管理功能，可能引起无法登录Manager和组件的WebUI。

可能原因


Tomcat目录权限异常，Tomcat进程异常。

处理步骤

检查Tomcat目录权限是否正常。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机地址。
- 步骤2** 以root用户登录告警所在主机。
- 步骤3** 执行命令su - omm，切换到omm用户。
- 步骤4** 执行命令vi \${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/ha/scriptlog/tomcat.log，查看ha的Tomcat资源日志，是否有如下关键字“Cannot find XXX”，根据如下关键字修复对应文件的权限。
- 步骤5** 等待5分钟，查看告警是否自动清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选“OmmServer”和“Tomcat”，单击“确定”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的时间范围，一般为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.41 ALM-12068 Manager acs 资源异常

告警解释

HA每80秒周期性检测Manager的ACS资源。当HA连续2次都检测到ACS资源异常时，产生该告警。

当HA检测到ACS资源正常后，告警恢复。

ACS资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的ACS资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12068	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警变更

变更类型	变更版本	变更描述	变更原因
修改	3.3.1	告警名称：从“acs资源异常”变成“Manager acs资源异常”。	告警名称：规范性优化

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

可能引起Manager主备倒换。无法对acs上层应用提供安全认证和用户管理功能，可能引起无法登录Manager和组件的WebUI。

可能原因

ACS进程异常。

处理步骤

检查ACS进程是否异常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机名称。

步骤2 以root用户登录该告警的主机地址。

步骤3 执行命令su - omm，执行sh `${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh`，查询当前HA管理的ACS资源状态是否正常（单机模式下面，ACS资源为normal状态；双机模式下，ACS资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 执行命令vi `${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/ha/scriptlog/acs.log`，查看ha的ACS资源日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。


步骤5 等待五分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.42 ALM-12069 Manager aos 资源异常

告警解释

HA每81秒周期性检测Manager的AOS资源。当HA连续2次检测到AOS资源异常时，产生该告警。

当HA检测到AOS资源正常后，告警恢复。

AOS资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的ACS资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12069	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警变更

变更类型	变更版本	变更描述	变更原因
修改	3.3.1	告警名称：从“aos资源异常”变成“Manager aos资源异常”。	告警名称：规范性优化

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

可能引起Manager主备倒换。无法对aos上层应用提供租户及角色管理功能，可能引起无法登录Manager和组件的WebUI。

可能原因

AOS进程异常。

处理步骤

检查AOS进程是否异常。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机名称。
- 步骤2** 以root用户登录该告警的主机地址。
- 步骤3** 执行命令su - omm，执行sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh，查询当前HA管理的AOS资源

状态是否正常（单机模式下面，AOS资源为normal状态；双机模式下，AOS资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 执行命令`vi ${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/ha/scriptlog/aos.log`，查看ha的AOS资源日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。


步骤5 等待五分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.43 ALM-12070 controller 资源异常

告警解释

HA每80秒周期性检测Manager的controller资源。当HA连续2次检测到controller资源异常时，产生该告警。

当HA检测到controller资源正常后，告警恢复。

controller资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的controller资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12070	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- controller进程持续重启，可能引起无法访问服务原生UI界面。

可能原因

controller进程异常。

处理步骤

检查controller进程是否异常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \surd ，查看该告警的主机名称。

步骤2 以root用户登录该告警的主机地址。

步骤3 执行命令su - omm，执行sh $\{\text{BIGDATA_HOME}\}/\text{om-server}/\text{OMS}/\text{workspace0}/\text{ha}/\text{module}/\text{hacom}/\text{script}/\text{status_ha.sh}$ ，查询当前HA管理的controller资源状态是否正常（单机模式下面，controller资源为normal状态；双机模式下，controller资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 执行命令vi $\{\text{BIGDATA_LOG_HOME}\}/\text{omm}/\text{oms}/\text{ha}/\text{scriptlog}/\text{controller.log}$ ，查看ha的controller资源日志，执行命令vi $\{\text{BIGDATA_LOG_HOME}\}/\text{controller}/\text{controller.log}$ ，查看controller运行日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。


步骤5 等待五分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.44 ALM-12071 httpd 资源异常

告警解释

HA每120秒周期性检测Manager的httpd资源。当HA连续10次检测到httpd资源异常时，产生该告警。

当HA检测到httpd资源正常后，告警恢复。

httpd资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的httpd资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12071	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- httpd进程持续重启，可能引起无法访问服务原生UI界面。

可能原因

httpd进程异常。

处理步骤

检查httpd进程是否异常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机名称。

步骤2 以root用户登录该告警的主机地址。

步骤3 执行命令su - omm，切换至omm用户。

步骤4 执行sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh，查询当前HA管理的httpd资源状态是否正常（单机模式下面，httpd资源为normal状态；双机模式下，httpd资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 执行命令vi \${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/ha/scriptlog/httpd.log，查看ha的httpd资源日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。


步骤6 等待五分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.45 ALM-12072 floatip 资源异常

告警解释

HA每9秒周期性检测Manager的floatip资源。当HA连续3次检测到floatip资源异常时，产生该告警。

当HA检测到floatip资源正常后，告警恢复。

floatip资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的floatip资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12072	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- floatip进程持续重启，可能引起无法访问服务原生UI界面。

可能原因

浮动IP地址异常。

处理步骤

检查主管理节点的浮动IP地址状态。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机地址及资源名称。

步骤2 以root用户登录主管理节点。

步骤3 执行以下命令进入 “\${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/” 目录。

```
su - omm
```

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/
```

步骤4 执行 “sh status-oms.sh” 命令，执行status-oms.sh脚本检查主Manager的浮动IP是否正常，查看回显中，主管理节点的 “ResName” 为 “floatip” 的一行，是否显示以下信息：

例如：

```
10-10-10-160 floatip Normal Normal Single_active
```

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤5 执行ifconfig命令检查浮动IP地址的网卡是否存在。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 执行命令ifconfig *网卡名称 浮动IP地址 netmask 子网掩码*重新配置浮动IP网卡（例如，ifconfig eth0 10.10.10.102 netmask 255.255.255.0）。


步骤7 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.46 ALM-12074 fms 资源异常

告警解释

HA每60秒周期性检测Manager的fms资源。当HA连续2次检测到fms资源异常时，产生该告警。

当HA检测到fms资源正常后，告警恢复。

fms资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的fms资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12074	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响



- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- fms进程持续重启，导致告警上报时间段告警数据上报异常，严重时可导致告警上报时间段告警数据上报和恢复失败。

可能原因

fms进程异常。

处理步骤

检查fms进程是否异常。

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的，查看该告警的主机名称。
- 步骤2** 以root用户登录该告警的主机地址。
- 步骤3** 执行命令su - omm，执行sh \${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh，查询当前HA管理的fms资源状态是否正常（单机模式下面，fms资源为normal状态；双机模式下，fms资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）
- 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 执行命令vi \${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/fms/fms.log 和vi \${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/fms/scriptlog/fms_ha.log 查看ha的fms资源日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。
- 步骤5** 等待五分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
 - 否，执行**步骤6**。
- 收集故障信息。**
- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.47 ALM-12075 pms 资源异常

告警解释

HA每55秒周期性检测Manager的pms资源。当HA连续3次检测到pms资源异常时，产生该告警。

当HA检测到pms资源正常后，告警恢复。

pms资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的pms资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12075	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- pms进程持续重启，导致告警上报时间段监控数据采集异常，严重时可导致告警上报时间段监控数据丢失。

可能原因

pms进程异常。

处理步骤

检查pms进程是否异常。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \checkmark ，查看该告警的主机名称。

步骤2 以root用户登录该告警的主机地址。

步骤3 执行命令su - omm，执行sh $\${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh$ ，查询当前HA管理的pms资源状态是否正常（单机模式下面，pms资源为normal状态；双机模式下，pms资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 执行命令vi $\${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/pms/pms.log$ 和vi $\${BIGDATA_LOG_HOME}/omm/oms/pms/scriptlog/pms_ha.log$ ，查看ha的pms资源日志，是否有关键字“ERROR”，分析日志查看资源异常原因并修复。


步骤5 等待五分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“Controller”和“OmmServer”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.48 ALM-12076 gaussDB 资源异常

告警解释

HA软件每10秒周期性检测Manager的数据库。当HA软件连续3次检测到数据库异常时，产生该告警。

当HA检测到数据库正常后，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12076	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

如果数据库异常，所有Manager的核心业务和相关业务进程（例如告警和监控入库、查询的功能）都会受影响。

可能原因

数据库异常。

处理步骤

检查主备管理节点的数据库状态。

步骤1 以root用户分别登录主备管理节点，执行su - ommdba命令切换到ommdba用户，执行gs_ctl query命令。查看回显是否显示以下信息。

主管理节点的回显：

```
Ha state:
LOCAL_ROLE           : Primary
STATIC_CONNECTIONS  : 1
DB_STATE             : Normal
DETAIL_INFORMATION   : user/password invalid
Senders info:
No information
Receiver info:
No information
```

备管理节点的回显：

```
Ha state:
LOCAL_ROLE           : Standby
STATIC_CONNECTIONS  : 1
DB_STATE             : Normal
DETAIL_INFORMATION   : user/password invalid
Senders info:
No information
Receiver info:
No information
```

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 联系网络管理员查看是否为网络故障，并修复故障。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤4](#)。

步骤4 分别登录主备管理节点，执行**su - omm**命令切换到**omm**，用户进入“\$ {BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/”目录，并执行**status-oms.sh**脚本检查主备Manager的floatip资源和gaussDB资源是否如下图所示的状态：


acs	Normal	Normal	Single_active
aos	Normal	Normal	Single_active
cep	Normal	Normal	Single_active
controller	Normal	Normal	Single_active
feed_watchdog	Normal	Normal	Double_active
floatip	Normal	Normal	Single_active
fms	Normal	Normal	Single_active
gaussDB	Active_normal	Normal	Active_standby
heartBeatCheck	Normal	Normal	Single_active
httpd	Normal	Normal	Single_active
iam	Normal	Normal	Single_active
ntp	Active_normal	Normal	Active_standby
okerberos	Normal	Normal	Double_active
oldap	Active_normal	Normal	Active_standby
pms	Normal	Normal	Single_active
tomcat	Normal	Normal	Single_active
acs	Stopped	Normal	Single_active
aos	Stopped	Normal	Single_active
cep	Stopped	Normal	Single_active
controller	Stopped	Normal	Single_active
feed_watchdog	Normal	Normal	Double_active
floatip	Stopped	Normal	Single_active
fms	Stopped	Normal	Single_active
gaussDB	Standby_normal	Normal	Active_standby
heartBeatCheck	Stopped	Normal	Single_active
httpd	Stopped	Normal	Single_active

- 是，在告警列表中找到该告警，手工清除该告警。
- 否，执行**步骤5**。

收集故障信息。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤6 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤7 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤8 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.49 ALM-12077 omm 用户过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中omm用户是否过期，如果用户过期，则发送告警。

当系统中omm用户过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12077	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

omm用户过期，Manager各节点互信不可用，无法对服务提供管理功能。

可能原因

omm用户过期。

处理步骤

检查系统中omm用户是否过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行`chage -l omm`命令来查看当前omm用户密码设置信息。

步骤2 查找“Account expires”对应值，查看用户设置是否过期。

📖 说明


如果参数值为“never”，则代表永不过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 执行`chage -E 'yyyy-MM-dd' omm`命令设置omm用户过期的期限，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤5** 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。
- 步骤6** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。
- 步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.50 ALM-12078 omm 密码过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中omm密码是否过期，如果密码过期，则发送告警。

当系统中omm密码过期的期限修改，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12078	紧急	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

omm密码过期，Manager各节点互信不可用，无法对服务提供管理功能，crontab计划任务无法执行，影响ClickHouse业务。

可能原因

omm密码过期。

处理步骤

检查系统中omm密码是否过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l omm命令来查看当前omm用户密码设置信息。

步骤2 查找“Password expires”对应值，查看密码设置是否过期。

📖 说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 执行chage -M '天数' omm命令设置omm密码的有效天数，等待8小时，观察告警是否自动清除。

如果天数设置为“99999”表示永不过期（never）。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.51 ALM-12079 omm 用户即将过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中omm用户是否即将过期，如果当前时间与用户过期时间剩余不足15天，则发送告警。

当系统中omm用户过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12079	次要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

omm用户过期，Manager各节点互信不可用，无法对服务提供管理功能。

可能原因

该主机omm用户即将过期。

处理步骤

检查系统中omm用户是否即将过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行`chage -l omm`命令来查看当前omm用户密码设置信息。

步骤2 查找“Account expires”对应值，查看用户设置是否即将过期。

📖 说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否在15天内过期。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤4](#)。


步骤3 执行`chage -E 'yyyy-MM-dd' omm`命令设置`omm`用户过期的期限，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤4](#)。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.52 ALM-12080 omm 密码即将过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中`omm`密码是否即将过期，如果当前时间与密码过期时间剩余不足15天，则发送告警。

当系统中`omm`密码过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12080	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

omm密码过期，Manager各节点互信不可用，无法对服务提供管理功能，crontab计划任务无法执行，影响ClickHouse业务。

可能原因

该主机omm密码即将过期。

处理步骤

检查系统中omm密码是否即将过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l omm命令来查看当前omm用户密码设置信息。

步骤2 查找“Password expires”对应值，查看密码设置是否即将过期。

说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否在15天内过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 执行chage -M '天数' omm命令设置omm密码的有效天数，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.53 ALM-12081 ommdba 用户过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中ommdba用户是否过期，如果用户过期，则发送告警。

当系统中ommdba用户过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12081	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

ommdba用户过期，OMS数据库无法管理，数据不能访问。

可能原因

该主机ommdba用户过期。

处理步骤

检查系统中ommdba用户是否过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l ommdba命令查看当前ommdba用户密码设置信息。

步骤2 查找“Account expires”对应值，查看用户设置是否过期。

📖 说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。


步骤3 执行chage -E 'yyyy-MM-dd' ommdba命令设置ommdba用户过期的期限，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.54 ALM-12082 ommdba 用户即将过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中ommdba用户是否即将过期，如果用户即将在15天内过期，则发送告警。

当系统中ommdba用户过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12082	次要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

ommdba用户过期，OMS数据库无法管理，数据不能被访问。

可能原因

该主机ommdba用户即将过期。

处理步骤

检查系统中ommdba用户是否即将过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l ommdba命令来查看当前ommdba用户设置信息。

步骤2 查找“Account expires”对应值，查看用户设置是否即将过期。

📖 说明


如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否在15天内过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 执行chage -E 'yyyy-MM-dd' ommdba命令设置ommdba用户过期的期限，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤5** 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。
- 步骤6** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.55 ALM-12083 ommdba 密码即将过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中ommdba密码是否即将过期，如果当前时间与ommdba密码过期时间剩余不足15天，则发送告警。

当系统中ommdba用户密码过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12083	次要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

ommdba密码过期，OMS数据库无法管理，数据不能访问。

可能原因

该主机ommdba密码即将过期。

处理步骤

检查系统中ommdba密码是否即将过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l ommdba命令来查看当前ommdba用户密码设置信息。

步骤2 查找“Password expires”对应值，查看密码设置是否即将过期。

说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否在15天内过期。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。


步骤3 执行chage -M '天数' ommdba命令设置ommdba密码的有效天数，等待8小时，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.56 ALM-12084 ommdba 密码过期

告警解释

系统每天零点开始，每8小时检测当前系统中ommdba密码是否过期，如果过期，则发送告警。

当系统中ommdba密码过期的期限重置，当前状态为正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12084	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

ommdba密码过期，Manager各节点互信不可用，无法对服务提供管理功能。

可能原因

该主机ommdba密码过期。

处理步骤

检查系统中ommdba密码是否过期。

步骤1 以root用户登录集群故障节点。

执行chage -l ommdba命令来查看当前ommdba用户密码设置信息。

步骤2 查找“Password expires”对应值，查看密码设置是否过期。

📖 说明

如果参数值为“never”，则代表永不过期；如果为日期值，则查看是否已经过期。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤4](#)。

步骤3 执行**chage -M '天数' ommdba**命令设置ommdba密码的有效天数，等待8小时，观察告警是否自动清除。


如果天数设置为“99999”表示永不过期（never）。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤4](#)。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.57 ALM-12085 服务审计日志转储失败

告警解释

系统每天凌晨三点启动服务审计日志转储，将服务审计日志备份到OMS节点，如果转储失败，则发送告警。当下一次转储成功，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12085	次要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

组件审计日志转储失败时，如果组件本地老化这部分审计日志，审计日志将无法找回，影响分析排查组件的业务行为。

可能原因

- 服务审计日志过大。
- OMS备份路径存储空间不足。
- 服务所在某一个主机的存储空间不足。

处理步骤

检查是否服务审计日志过大。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 \checkmark ，查看该告警的主机地址，附加信息内容。

步骤2 以root用户登录告警所在主机。

步骤3 执行命令`vi ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/scriptlog/getLogs.log`，检索关键字 "LOG SIZE is more than 5000MB"。是否能够检索到此关键字。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤4 查看是否有异常导致服务审计日志过大。

OMS备份路径存储空间不足。

步骤5 执行命令`vi ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/scriptlog/getLogs.log`，检索关键字 "Collect log failed, too many logs on"。是否能够检索到此关键字。

- 是，获取Collect log failed, too many logs on关键字后面的主机IP地址，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤6 以root用户登录**步骤5**中获取到的主机IP地址。

步骤7 执行命令`vi {BIGDATA_LOG_HOME}/nodeagent/scriptlog/collectLog.log`，是否能够检索到此关键字 "log size exceeds"。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤8 查看该告警附加信息是否存在“no enough space”关键字。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤9 参考以下操作，进行磁盘扩容或调小最大审计日志备份数量配置项。

- 对OMS节点进行磁盘扩容。
- 执行以下命令，然后调小最大审计日志备份数量配置项“MAX_NUM_BK_AUDITLOG”的值。

```
vi ${CONTROLLER_HOME}/etc/om/componentsauditlog.properties
```

步骤10 等待下一个执行周期（凌晨三点），查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤11**。

检查服务所在某一个主机的空间是否不足

步骤11 执行命令`vi ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/scriptlog/getLogs.log`，检索关键字“Collect log failed, no enough space on *hostIp*”。是否能够检索到此关键字。

- 是，获取*hostIp*作为异常主机IP，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤12 以root用户登录获取到的主机IP，执行命令`df "${BIGDATA_HOME}/tmp" -lP | tail -1 | awk '{print ($4/1024)}'`，获取该主机日志目录剩余空间，查看该值是否小于1000M。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤13 对该节点进行磁盘扩容。


步骤14 等待下一个执行周期，凌晨3点，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤15**。

收集故障信息。

步骤15 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤17 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.58 ALM-12087 系统处于升级观察期

告警解释

系统定时在每天零点查看当前系统是否处于升级观察期，同时检查进入升级观察时间是否超过了为客户预留的升级观察期时间（默认为10天）。当系统处于升级观察期，并且进入升级观察期时间超过了为客户预留的升级观察期时间（默认时间为10天）时，系统触发此告警。如果用户进行了回滚或者提交操作，使得系统退出升级观察期，该告警将会自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12087	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

升级观察期禁止对用户、实例、角色、服务、主机、资源池等执行添加或删除等影响管理拓扑结构的操作。

可能原因

系统升级之后超过一定时间（默认为10天）未做升级提交。

处理步骤

查看系统是否处于升级观察期。

步骤1 以root用户登录主管理节点。

步骤2 执行以下命令，切换至omm用户并登录omm数据库。

```
su - omm
```

```
gsql -U omm -W omm数据库密码 -p 20015
```

步骤3 执行命令 `select * from OM_CLUSTERS;`，查看集群信息。

步骤4 查看图中upgradObservationPeriod isON值是否为true，如图11-5所示。

- 是，表示系统当前处于升级观察期，请使用UpdateTool工具提交该次升级，具体操作参考相应版本的升级指导书。
- 否，执行**步骤6**。

图 11-5 集群信息

CLUSTER_ID	CLUSTER_NAME	CLUSTER_DESCRIPTION	STACK_NAME	STACK_TYPE	PRESTACK_NAME	PRESTACK_TYPE	STACK_MODEL	CURRENT_PATCH_VERSION	IS_DETACHED	UPDATE_MODE	OBSERVATION_PERIOD
cluster_1	test_1		DEFAULT_STACK	OS200200000			Sec				isON


步骤5 等待第二天凌晨，查看告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的时间范围，一般为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.59 ALM-12089 节点间网络互通异常

告警解释

告警模块按10s周期检测集群间节点的网络健康状态。当检测到某两台节点之间网络不可达或者网络状态不稳定，产生该告警。

当网络恢复正常，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12089	重要	通信告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警产生的触发条件。

对系统的影响


- 数据传输异常：如果网络互通异常，数据的传输会变得缓慢或者中断，导致数据丢失或者传输不完整。
- 任务调度异常：如果网络互通异常，任务调度会受到影响，例如会导致Yarn任务无法正常执行或者执行超时失败。
- 数据处理异常：如果网络互通异常，数据处理会受到影响，例如会导致HDFS数据同步失败或者结果不准确。
- 系统性能下降：大数据集群之间的网络互通异常会导致系统性能下降，影响整个数据处理的效率和质量。

可能原因

- 节点宕机。
- 网络故障。

处理步骤

确认网络健康状态。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的，查看附加信息中的描述信息。明确具体发生告警源IP地址及目标IP，并记录两个IP地址。

步骤2 登录告警上报节点，在告警上报节点上使用ping命令，向目标节点手动发起ping请求，检查两个节点之间的网络状态是否正常。

- 是，执行6
- 否，执行3。

确认节点状态。

步骤3 在FusionInsight Manager界面，单击“主机”查看主机列表中是否包含故障节点，确认故障节点是否已从集群中移除。

- 是，执行5。
- 否，执行4。

步骤4 查看故障节点运行状态，判断是否处于关机状态。

- 是，启动故障节点，执行步骤2。
- 否，联系相关工作人员定位问题，若需要从集群中移除故障节点，执行5，否则执行6。

步骤5 将故障节点从集群所有节点的\$NODE_AGENT_HOME/etc/agent/hosts.ini文件中移除，并清空/var/log/Bigdata/unreachable/unreachable_ip_info.log文件内容，同时手动清除告警。

步骤6 等待30s查看告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行7。

收集故障信息

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“OmmAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的时间范围，一般为告警产生时间的前后10秒钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.60 ALM-12099 集群业务进程发生 core dump

告警解释

集群业务提供了core文件管理特性，对应用程序发生crash时产生的core文件进行统一的生命周期管理以及告警通知管理。当检测到有新的core文件产生时，会产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12099	次要	业务质量告警	FusionInsight Manager	否

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	时间戳	时间戳。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

出现该告警说明某些进程发生了crash。如果是关键进程发生crash，可能会导致集群短暂的不可用。

可能原因

相关进程发生crash。

处理步骤

注意

- 以下解析查看core文件堆栈信息的操作有可能会涉及到用户的敏感数据，开发或运维人员必须在获得用户授权的情况下才能进行操作。
- 告警所产生的core文件系统默认保留72小时，文件保存超时或者大小超过设定值后会被系统自动清除。如果产生该告警，请尽快联系运维人员进行处理。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行，在告警详情中查看该告警的主机地址，通过附加信息中的“DumpedFilePath”属性查看产生的core文件的存放路径。

步骤2 以omm用户登录产生告警的主机，执行gdb --version命令查看该主机是否安装有gdb工具：

- 否，请先安装gdb工具，再执行**步骤3**。
- 是，执行**步骤3**。

步骤3 使用gdb工具查看core文件的详细堆栈信息：

1. 进入“DumpedFilePath”目录，找到core文件。
2. 执行如下命令获取core文件符号表：

```
source $BIGDATA_HOME/mppdb/.mppdbgs_profile
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_MPPDB_XXX/install/FusionInsight-
MPPDB-XXX/package/MPPDB_ALL_PACKAGE
tar -xzvf GaussDB-Kernel-V300R002C00-操作系统-64bit-symbol.tar.gz
cd symbols/bin/
```

找到与告警中进程名称相同的符号表文件，如“cm_agent”对应的符号表为“cm_agent.symbol”。

将找到的符号表复制至“\${GAUSSHOME}/bin”目录下。

3. 使用**gdb --batch -n -ex thread -ex bt core**文件名称命令查看core文件详细堆栈信息。

步骤4 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.61 ALM-12101 AZ 不健康

告警解释

AZ容灾开启后，系统每隔5分钟检查一次当前系统上AZ的健康状态，当检测到AZ健康状态为亚健康或者不健康时产生告警。AZ健康状态恢复健康时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12101	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	AZ名	产生告警的AZ名称。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

AZ的健康状态由AZ内的存储资源（HDFS）、计算资源（Yarn）和关键角色的健康度是否超过配置阈值决定。

AZ亚健康有两种：

- 计算资源（Yarn）不健康，存储资源（HDFS）健康，任务无法提交到本AZ，但是数据可以继续往本AZ内读写。
- 计算资源（Yarn）健康，存储资源（HDFS）部分不健康，任务可以提交到本AZ，部分数据可以在本AZ内读写，依赖于Spark/Hive调度感知数据的本地性。

AZ不健康有三种：

- 计算资源（Yarn）健康，存储资源（HDFS）不健康，任务虽然可以提交到本AZ，但是数据无法在本AZ内读写，导致任务提交到本AZ无意义。
- 计算资源（Yarn）不健康，存储资源（HDFS）不健康，任务无法提交到本AZ，数据也无法往本AZ内读写。
- 除Yarn与HDFS以外，关键角色的健康度低于配置阈值。

可能原因

- 计算资源（Yarn）不健康。
- 存储资源（HDFS）不健康。
- 存储资源（HDFS）部分不健康。
- 除Yarn与HDFS以外，关键角色不健康。

处理步骤

关闭容灾演练。

步骤1 在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 跨AZ高可用”，打开跨AZ高可用页面。

步骤2 检查AZ容灾列表中健康状态为“非健康”的AZ所在行的操作列中的“容灾演练”是否为灰色。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤3 单击目标AZ行“操作”列中的“恢复”，待恢复后。等待2分钟，刷新页面查看该AZ健康状态。查看是否健康恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 以root用户登录主管理节点。

步骤5 查看不健康服务的日志信息。

- HDFS的日志文件存储路径为“/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hdfs-az-state.log”。
- Yarn的日志文件存储路径为“/var/log/Bigdata/yarn/rm/yarn-az-state.log”。
- 其余服务请查看对应服务日志目录下的服务健康检查日志。

步骤6 请联系运维人员，并提供日志文件详细信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.62 ALM-12102 AZ 高可用组件未按容灾需求部署

告警解释

告警模块按照5分钟周期检测AZ高可用组件部署状态。当开启AZ后，支持容灾的组件未按容灾需求部署时产生该告警。组件恢复按容灾需求部署时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12102	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响

影响单集群跨AZ的高可用能力。

可能原因

支持容灾的组件角色未按容灾需求部署。

处理步骤

获取告警的信息。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 在告警列表，单击此告警所在行的▼，从“附加信息”查看未按容灾需求部署的角色名。

重新部署角色实例。

步骤3 选择“集群 > 服务 > 待操作服务名 > 实例”，在实例页面，重新部署或调整该角色实例。

步骤4 等待10分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，请联系运维人员。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.63 ALM-12110 获取 ECS 临时 ak/sk 失败

告警解释

meta每五分钟调用ECS接口获取AK/SK信息，并缓存在meta中，在AK/SK过期失效之前会再次调用ECS接口更新AK/SK，如果连续三次调用接口失败，会产生该告警。

当meta服务调用ECS接口成功时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12110	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名称。
附加信息	详细信息	告警产生的详细信息。

对系统的影响


集群获取不到最新的临时AK/SK，存算分离场景下，可能导致访问OBS失败，引起组件业务无法正常处理。

可能原因

- MRS集群meta角色状态异常。
- 集群绑定过委托且访问过OBS，但是已经解绑了，现在未绑定委托。

处理步骤

检查meta角色状态。

- 步骤1** 在集群的FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，确定该告警的主机地址。
- 步骤2** 在集群的FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > meta”，单击“实例”，查看告警产生的主机对应的meta角色状态是否正常。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 勾选状态异常的角色，选择“更多 > 重启实例”重启异常状态的meta角色。
- 步骤4** 查看当前告警是否恢复。
- 是，操作结束。
 - 否，执行**步骤5**。

步骤5 登录**步骤1**查询到主机地址，查看“/var/log/Bigdata/meta/mrs-meta.log”日志中是否有报错，根据日志进行排查处理。

步骤6 查看当前告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

重新绑定委托

步骤7 登录MapReduce服务管理控制台。

步骤8 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称，进入集群概览页面，在运维管理区域，查看集群是否绑定委托。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤9**。


步骤9 单击“委托管理”，重新绑定委托，等待几分钟后查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息

步骤10 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选“meta”，单击“确定”。

步骤12 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.64 ALM-12180 磁盘卡 IO

告警解释

- 对于HDD盘，满足以下任意条件时触发告警：
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少7个采集周期的svctm时延达到6秒。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少10个采集周期，磁盘队列深度（avgqu-sz）> 0，iops = 0或带宽 = 0，且ioutil > 99%。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在300秒内至少50%次检测到的svctm时延达到1000ms。

- 对于SSD盘，满足以下任意条件时触发告警：
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少7个采集周期的svctm时延达到3秒。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在30秒内至少10个周期，磁盘队列深度 (avgqu-sz) > 0， iops = 0或带宽 = 0，且ioutil > 99%。
 - 系统默认每3秒采集一次数据，在300秒内至少50%次检测到的svctm时延达到500ms。

系统采集周期为3秒，检测周期为30秒或300秒，当系统连续3个30秒、300秒的周期均不满足对应条件时，告警自动清除。

说明

- 在操作系统中执行以下命令采集数据：

iosstat -x -t 1 1

```
[root@ ~]# iosstat -x -t 1 1
Linux 4.18.0-147.5.2.10.el8.x86_64 (node-master1Ceyv) 10/12/2022 _x86_64_ (8 CPU)
10/12/2022 05:24:09 PM
avg-cpu:  user   nice   system   iowait   steal   idle
            24.49   0.00   13.82   0.11   0.00   61.58

Device            r/s      kB/s    rreq/s    rrrm   r_await  rreq-sz    w/s      kB/s    wrqm/s    wrrm   w_await  wreq-sz    d/s      dB/s    drqm/s    wdrqm   d_await  dreq-sz    aqu-sz    %util
da-0              1.59   57.23    0.00   0.00    1.22   35.04   15.80   124.80    0.00   0.00    2.39    7.00    0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.04    0.79
da-1              0.07    0.30    0.00   0.00    0.67    4.41    0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01
vda              1.90   61.59    0.02    0.05    1.65   32.43   22.16   403.25   33.50   60.19    1.80   18.70    0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.03    1.89
vdb              0.11    2.51    0.00    0.01    0.68   22.22   24.05   351.18   16.74   41.03    1.02   14.60    0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    1.59
```

其中：

- “avgqu-sz” 为磁盘队列深度。
- “r/s” 和 “w/s” 之和为 “iops”。
- “rkB/s” 和 “wkB/s” 之和为带宽。
- “%util” 为 “ioutil”。

- svctm的计算方法为：

$$svctm = (tot_ticks_new - tot_ticks_old) / (rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old)$$

当检测周期粒度为30s时，如果rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old = 0，则 svctm = 0。

当检测周期粒度为300s时，在rd_ios_new + wr_ios_new - rd_ios_old - wr_ios_old = 0的情况下，如果tot_ticks_new - tot_ticks_old = 0则svctm = 0，否则svctm值为无穷大。

参数获取如下：

系统每3秒执行一次cat /proc/diskstats命令采集数据。例如：

```
lsm@ ~]# cat /proc/diskstats
253 0 vda 1101553 35446 83439787 3338546 28744856 48314024 1054257652 52667332 0 19569526 40342913 0 0 0 0
253 1 vda1 590970 25494 54533791 2565698 5446004 8749340 215777628 12114542 0 6473605 11339691 0 0 0 0
253 2 vda2 15 0 108 136 0 0 0 0 150 129 0 0 0 0
253 5 vda5 22373 1364 2525122 79502 4212374 4104759 161597984 8145606 0 3598808 6239095 0 0 0 0
253 6 vda6 11145 314 529002 85050 259201 70368 4412408 321454 0 189336 259725 0 0 0 0
253 7 vda7 157987 105 3477434 149542 6507077 1028968 140666992 14349866 0 1679035 11116587 0 0 0 0
253 8 vda8 312935 8169 22369722 458354 12179958 34360589 531802640 17724858 0 9060731 11385470 0 0 0 0
253 16 vdb 275920 21939 15977738 2171665 39472291 28236575 2653825040 482230505 0 30580346 465962048 0 0 0 0
253 17 vdb1 275439 21939 15948866 2171472 31290400 28236555 2653824832 481837775 0 30036724 465855080 0 0 0 0
7 0 loop0 356 0 17442 150 0 0 0 0 149 105 0 0 0 0

lsm@ ~]# cat /proc/diskstats
253 0 vda 1101553 35446 83439787 3338546 28747977 48319338 1054352084 52672715 0 19571460 40346640 0 0 0 0
253 1 vda1 590970 25494 54533791 2565698 5446005 8750402 215791076 12115169 0 6474429 11339985 0 0 0 0
253 2 vda2 15 0 108 136 0 0 0 0 150 129 0 0 0 0
253 5 vda5 22373 1364 2525122 79502 4212822 4105244 161614088 8146153 0 3599216 6239432 0 0 0 0
253 6 vda6 11145 314 529002 85050 259245 70433 4413368 321489 0 189389 259730 0 0 0 0
253 7 vda7 157987 105 3477434 149542 6507759 1029060 140677872 14351373 0 1679157 11117724 0 0 0 0
253 8 vda8 312935 8169 22369722 458354 12181277 34364199 531855680 17727525 0 9061647 11387424 0 0 0 0
253 16 vdb 275920 21939 15977738 2171665 39477604 28238831 2653881640 482234435 0 30581946 465964144 0 0 0 0
253 17 vdb1 275439 21939 15948866 2171472 31293358 28238811 2653881432 481841639 0 30038274 465857164 0 0 0 0
7 0 loop0 356 0 17442 150 0 0 0 0 149 105 0 0 0 0
```

连续两次采集的数据中：

第一次采集的数据中，第4列的数字是 “rd_ios_old”，第8列的数字是 “wr_ios_old”，第13列的数字是 “tot_ticks_old”。

第二次采集的数据中，第4列的数字是 “rd_ios_new”，第8列的数字是 “wr_ios_new”，第13列的数字是 “tot_ticks_new”。

则上图中svctm值为：

$$(19571460 - 19569526) / (1101553 + 28747977 - 1101553 - 28744856) = 0.6197$$

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12180	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	磁盘名	产生告警的磁盘名。
附加信息	磁盘序列号	上报告警的磁盘对应的序列号信息。

对系统的影响

如果IO持续飙高，会对业务操作产生影响导致业务受损，具体可能会产生如下影响：

- 系统性能下降：卡IO会导致系统I/O性能下降，从而影响系统的响应速度和吞吐量。这可能会导致客户的业务运行变慢（例如：作业提交运行变慢、页面响应迟钝、接口响应超时等），甚至出现崩溃或错误。
- 系统故障：卡IO可能会导致系统故障，从而导致客户的业务受到影响。如果慢盘上存储的数据包含关键信息，可能会导致系统崩溃或数据丢失。

可能原因

磁盘老化。

处理步骤

更换磁盘。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 查看该告警的详细信息，查看定位信息中对应的“主机名”字段和“磁盘名”字段的值，获取该告警上报的故障磁盘信息。

步骤3 确认当前产生告警的主机类型是否为主OMS节点或主备模式实例的主节点。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，其他类型节点执行**步骤6**。

步骤4 以root用户登录产生告警的节点，执行以下命令查看故障磁盘的挂载点。

```
df -h | grep "故障磁盘名称"
```

查看故障磁盘挂载点分区是否为集群软件安装目录（安装路径为“\${BIGDATA_HOME}”）或数据盘目录（数据盘目录默认为“\${BIGDATA_DATA_HOME}”）。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 执行以下操作，触发主备倒换紧急恢复系统故障。

- 主OMS节点：
若由于慢盘故障导致系统运行卡顿、页面刷新不及时或接口响应缓慢无法进行运维操作，且当前产生告警的主机为主OMS节点，如果需要紧急恢复系统正常运行，建议使用如下操作手动执行主备倒换尝试恢复业务：
 - a. 使用omm用户登录主OMS节点。
 - b. 执行以下命令进行主备倒换。
 - IPv4模式：`{OMS_RUN_PATH}/workspace/ha/module/hacom/tools/ha_client_tool --ip=127.0.0.1 --port=20013 --switchover --name=product`
 - IPv6模式：`{OMS_RUN_PATH}/workspace/ha/module/hacom/tools/ha_client_tool --ip>:::1 --port=20013 --switchover --name=product`
 - c. 主备倒换成功后，系统恢复正常运行，执行**步骤6**更换故障磁盘。
- 主备模式实例的主节点：
若产生告警的主机为主备模式实例的主节点，且慢盘故障影响实例的正常运行无法进行运维操作，如果需要紧急恢复系统正常运行，建议在Manager页面执行主备倒换尝试恢复业务。
 - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > 待操作服务名称”。
 - b. 在服务详情页面单击“更多”，选择“执行xxx倒换”。
 - c. 输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。
 - d. 在弹出界面单击“确定”，执行角色实例主备倒换。
 - e. 主备倒换成功后，系统恢复正常运行，执行**步骤6**更换故障磁盘。

步骤6 更换硬盘。

步骤7 检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选“OMS”，单击“确定”。

步骤10 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.65 ALM-12190 Knox 连接数超过阈值

告警解释

系统周期性检测Knox所有拓扑的连接数情况，当存在拓扑的当前连接数超过最大连接数的阈值（默认为90%）时上报此告警，当连接数低于阈值后，告警自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12190	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名称
	拓扑名	产生告警的Knox拓扑名称

对系统的影响

Knox高出阈值的拓扑存在连接满的可能，连接满后无法正常提供请求转发功能，影响整个MRS使用。

可能原因

用户大量使用Hue或者Manager，默认设置的Knox最大连接数较少。

处理步骤

步骤1 以root用户分别登录OMS主节点和备节点。

步骤2 在主备OMS节点的gateway-site.xml文件中增加以下配置，适当增加线程池。

vi /opt/knox/conf/gateway-site.xml

```
<property>  
<name>gateway.httpClient.maxConnections</name>  
<value>64</value>  
</property>
```

步骤3 以omm用户登录主OMS节点，执行以下命令重启knox进程。

```
sh /opt/knox/bin/restart-knox.sh
```

步骤4 等待五分钟，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 请联系运维人员，进行处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.66 ALM-12191 磁盘 IO 利用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测磁盘IO利用率，并把实际磁盘IO利用率和阈值相比较。当检测到磁盘IO利用率连续多次（默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，磁盘IO利用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，磁盘IO利用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12191	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机磁盘IO利用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：磁盘IO利用率过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 磁盘配置无法满足业务需求，磁盘IO性能达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内磁盘IO利用率达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 根据实际磁盘IO使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 磁盘IO利用率”。
2. 根据实际服务的使用情况，单击“平滑次数”后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

3. 单击规则“操作”列的“修改”，根据实际情况更改告警阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查磁盘IO利用率是否达到上限。

步骤3 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。

步骤4 在主机的概览界面观察“磁盘IO利用率”的实时数据5分钟左右，若磁盘IO利用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

如果无“磁盘IO利用率”图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

步骤5 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

步骤6 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.67 ALM-12192 主机负载超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测平均负载，并把实际平均负载和阈值相比较。当检测到平均负载连续多次（默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，平均负载小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，平均负载小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12192	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机平均负载过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机平均负载过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 主机配置无法满足业务需求，平均负载达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内平均负载达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 根据实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 主机状态 > 平均负载”。
2. 根据实际服务的使用情况，单击“平滑次数”后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

3. 单击规则“操作”列的“修改”，根据实际情况更改告警阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查平均负载是否达到上限。

步骤3 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。

步骤4 在主机的概览界面观察“平均负载”实时数据5分钟左右，若平均负载多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升主机配置。

如果无“平均负载”图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

步骤5 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升主机配置。

步骤6 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.68 ALM-12200 密码即将过期

告警解释

系统每天凌晨1点开始检测当前系统中用户密码是否即将过期，如果用户密码即将过期（默认小于5天）则发送告警。

当系统中用户密码距离过期的时间大于5天（默认），告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12200	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
附加信息	详细信息	即将过期的用户名称。

对系统的影响

用户密码过期，该用户将无法正常使用。

可能原因

用户密码即将过期。

处理步骤

修改用户密码。

步骤1 登录FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，查看并记录附加信息中即将过期的用户名称。

步骤2 修改即将过期的用户密码。

详细操作请参考中“账户管理”章节。

步骤3 等待次日凌晨1点之后，观察告警是否自动清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.69 ALM-12201 进程 CPU 使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。当检测到CPU使用率连续多次（默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12201	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内CPU使用率达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > OMS > OMS服务 > CPU > 进程CPU使用大小”。
2. 根据实际服务的使用情况，单击“平滑次数”后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

3. 单击“操作”列的“修改”，根据实际情况更改告警阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查CPU使用率是否达到上限。

步骤3 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。

步骤4 在主机的概览界面观察“主机CPU使用率”实时数据5分钟左右，若CPU使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升CPU。

若无对应图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

步骤5 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升CPU。

步骤6 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“OmmServer”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.70 ALM-12202 进程内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测OMS主要进程内存使用状态，当检测到OMS主要进程内存使用率大于最大内存的90%（默认）时，产生当前告警。

当OMS主要进程内存使用率小于等于最大内存的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12202	重要	业务质量告警	OMS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

OMS主要进程内存使用率过高，会影响OMS主要进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致OMS主要进程不可用，OMS任务执行变慢或失败。

可能原因

该节点OMS主要进程内存使用率过大，或配置的内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查进程内存使用率。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，记录定位信息中的进程名，单击上报的主机名并记录该主机的业务IP地址。

步骤2 选择“系统 > OMS”，查看监控图表中“OMS进程内存使用率”，根据告警产生时间查看对应进程的内存使用率是否已达到进程设定的最大内存的阈值（默认90%）。

若无对应图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤3 联系运维人员修改对应进程的内存使用配置。

步骤4 重启上报告警对应的进程。

步骤5 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“OmmServer”。

步骤8 单击右上角的编辑设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.71 ALM-12203 进程 Full GC 时间超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测OMS主要进程的GC时间，当检测到OMS进程的GC时间超出阈值（默认连续3次检测超过12秒，可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > OMS > OMS服务”修改阈值）时产生该告警。

当OMS进程的GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12203	重要	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

GC时间超出阈值，会影响到OMS主要进程的读写，可能导致任务执行变慢，甚至服务异常重启。

可能原因

该节点OMS主要进程内存使用率过大，或配置的内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，记录定位信息中的进程名，单击上报的主机名并记录该主机的业务IP地址。

步骤2 选择“系统 > OMS”，查看监控图表中“OMS进程Full GC次数”，查看GC时间是否大于12秒（默认）。

若无对应图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤3 联系运维人员修改对应进程的内存使用配置。

步骤4 重启对应进程。

步骤5 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息

步骤6 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“OmmServer”。

步骤8 单击右上角的编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.72 ALM-12204 磁盘 IO 读取等待时长超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测磁盘IO读取等待时长，并把实际磁盘IO读取等待时长和阈值相比较。当检测到磁盘IO读取等待时长连续多次超出阈值范围（默认值为10s）时产生该告警。

当磁盘IO读取等待时长小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12204	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机磁盘IO读取等待时长过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：磁盘IO读取等待时长过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 磁盘配置无法满足业务需求，磁盘IO性能达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内磁盘IO读取等待时长达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 根据实际磁盘IO使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 每个读操作平均所需时间”。
2. 根据实际服务的使用情况，单击“平滑次数”后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

3. 单击规则“操作”列的“修改”，根据实际情况更改告警阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查每个读操作平均所需时间是否达到上限。

步骤3 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。

步骤4 在主机的概览界面观察“每个读操作平均所需时间”的实时数据5分钟左右，若磁盘IO利用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

如果无“每个读操作平均所需时间”图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

步骤5 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

步骤6 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.73 ALM-12205 磁盘 IO 写入等待时长超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测磁盘IO写入等待时长，并把实际磁盘IO写入等待时长和阈值相比较。当检测到磁盘IO写入等待时长连续多次超出阈值范围（默认值为10s）时产生该告警。

当磁盘IO写入等待时长小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12205	重要	物理资源告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	告警触发的条件。

对系统的影响

- 业务延迟：主机磁盘IO写入等待时长过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：磁盘IO写入等待时长过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。

可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 磁盘配置无法满足业务需求，磁盘IO性能达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内磁盘IO写入等待时长达到上限。

处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤1 根据实际磁盘IO使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 主机 > 磁盘 > 每个写操作平均所需时间”。
2. 根据实际服务的使用情况，单击“平滑次数”后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。

说明

该选项的含义为告警检查阶段，“平滑次数”为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

3. 单击规则“操作”列的“修改”，根据实际情况更改告警阈值。

步骤2 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查每个写操作平均所需时间是否达到上限。

步骤3 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。

步骤4 在主机的概览界面观察“每个写操作平均所需时间”的实时数据5分钟左右，若磁盘IO利用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

如果无“每个写操作平均所需时间”图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

步骤5 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升磁盘配置。

步骤6 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤8 在“服务”中勾选“NodeAgent”，单击“确定”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.74 ALM-12206 密码已经过期

告警解释

系统每天凌晨1点开始检测当前系统中用户密码是否已经过期，如果用户密码已经过期则发送告警。

当系统中用户密码在有效期内，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
12206	重要	安全告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
附加信息	详细信息	密码已过期的用户名称。

对系统的影响

用户密码过期，该用户将无法正常使用。

可能原因

用户密码已经过期。

处理步骤

修改用户密码。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中展开此告警的详细信息，查看并记录附加信息中已经过期的用户名称。
- 步骤2** 修改已经过期的用户密码。
详细操作请参考中“账户管理”章节。
- 步骤3** 等待次日凌晨1点之后，观察告警是否自动清除。
 - 是，操作结束。

- 否，执行[步骤4](#)。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

步骤5 在“服务”中勾选“Controller”，单击“确定”。

步骤6 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.75 ALM-13000 ZooKeeper 服务不可用

告警解释

系统每60秒周期性检测ZooKeeper服务状态，当检测到ZooKeeper服务不可用时产生该告警。

ZooKeeper服务恢复时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13000	紧急	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

ZooKeeper无法为上层组件提供协调服务，依赖ZooKeeper的组件（例如Yarn、Flink等）无法正常运行。

可能原因

- ZooKeeper节点上安装了DNS。
- 网络故障。
- KrbServer服务异常。
- ZooKeeper实例状态异常。
- 磁盘容量不足。

处理步骤

检查DNS。

步骤1 查看ZooKeeper实例所在节点上是否安装DNS。在ZooKeeper实例所在Linux节点使用命令`cat /etc/resolv.conf`，看该文件是否为空。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤2 运行命令`service named status`查看DNS是否启动。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 运行命令`service named stop`将DNS服务停掉，如果出现“Shutting down name server BIND waiting for named to shut down (28s)”结果，即说明DNS服务停止成功。然后将“/etc/resolv.conf”文件的内容（若不为空）全部注释。

步骤4 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查网络状态。

步骤5 在ZooKeeper实例所在Linux节点使用`ping`命令，看能否ping通其他ZooKeeper实例所在节点的主机名。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 修改“/etc/hosts”中的IP信息，添加主机名与IP地址的对应关系。

步骤7 再次执行`ping`命令，查看能否在该ZooKeeper实例节点ping通其他ZooKeeper实例节点的主机名。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤23](#)。

步骤8 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤9](#)。

检查KrbServer服务状态（普通模式集群跳过此步骤）。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。

步骤10 查看KrbServer服务是否正常。

- 是，执行[步骤13](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤11 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”进行处理，查看KrbServer服务是否能够恢复。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤23](#)。

步骤12 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤13](#)。

检查ZooKeeper服务实例状态。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > quorumpeer”。

步骤14 查看ZooKeeper各实例是否正常。

- 是，执行[步骤18](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

步骤15 选中运行状态不为良好的实例，选择“更多 > 重启实例”。

步骤16 查看实例重启后运行状态是否为良好。

- 是，执行[步骤17](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤17 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤18](#)。

检查磁盘状态。

步骤18 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > quorumpeer”查看ZooKeeper实例所在的各节点主机信息。

步骤19 在FusionInsight Manager首页，单击“主机”。

步骤20 在“磁盘”列，检查ZooKeeper实例所在的各节点数据磁盘空间是否不足（使用率超过百分之80）。

- 是，执行[步骤21](#)。
- 否，执行[步骤23](#)。

步骤21 参考“ALM-12017 磁盘容量不足”进行处理，对磁盘进行扩容。

步骤22 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤23](#)。

收集故障信息。

步骤23 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤24 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。（普通模式集群不需要下载KrbServer日志。）

- ZooKeeper
- KrbServer

步骤25 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤26 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.76 ALM-13001 ZooKeeper 可用连接数不足

告警解释

系统每60秒周期性检测ZooKeeper服务连接数状态，当检测到ZooKeeper实例连接数超出阈值时产生该告警。

平滑次数为1，ZooKeeper可用连接数小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，ZooKeeper可用连接数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13001	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

ZooKeeper可用连接数不足，当连接率超过100%时无法处理外部连接，导致上游组件（例如Yarn、Flink等）无法正常运行。

可能原因

该节点ZooKeeper连接量过大，超过阈值。某些连接进程存在连接泄露，或配置的最大连接数不符合实际使用场景。

处理步骤

检查连接状态。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ZooKeeper可用连接数不足”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的主机名所在的节点IP地址。
- 步骤2** 获取ZooKeeper进程pid。以root用户登录到告警上报的节点，执行命令：`pgrep -f proc_zookeeper`。
- 步骤3** 是否正常获取pid。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤15**。
- 步骤4** 获取所有与当前ZooKeeper实例连接的IP及连接数量，取连接数最多的前十个进行检查。根据获取到的pid值，执行命令：`lsof -ilgrep $pid | awk '{print $9}' | cut -d : -f 2 | cut -d \> -f 2 | awk '{a[$1]++} END {for(i in a){print i,a[i] | "sort -r -g -k 2"}} | head -10`。（\$pid为上一步获取的pid值）
- 步骤5** 获取节点IP与连接数是否成功。
 - 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤15**。
- 步骤6** 获取连接进程的端口号。根据获取到的pid与IP值，执行命令：`lsof -ilgrep $pid | awk '{print $9}' | cut -d \> -f 2 | grep $IP | cut -d : -f 2`。（\$pid与\$IP为上一步获取的pid值与IP值）
- 步骤7** 获取端口号port成功。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤8 获取连接进程的进程号。依次登录到各IP，根据获取到的port号，执行命令**lsof -i|grep \$port**。（\$port为上一步获取端口号）

步骤9 获取进程号成功。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤10 根据获取到的进程号，查看进程是否存在连接泄露。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤11 将存在连接泄露的进程关掉，观察界面上告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > quorumpeer > 性能”中，将“maxCnxns”的值根据实际情况调大。

步骤13 保存配置，并重启ZooKeeper服务。

步骤14 界面上告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

收集故障信息。

步骤15 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤17 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.77 ALM-13002 ZooKeeper 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测ZooKeeper服务直接内存使用状态，当检测到ZooKeeper实例直接内存使用率超出阈值时产生该告警。

平滑次数为1，ZooKeeper直接内存使用率小于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，ZooKeeper直接内存使用率小于阈值的80%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13002	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响


ZooKeeper可用内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃，导致上游业务（例如HDFS、Yarn等）运行失败。

可能原因

该节点ZooKeeper实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ZooKeeper 直接内存使用率超过阈值”所在行的下拉菜单。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例 > quorumpeer（对应上报告警实例ip）”。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“ZooKeeper堆内存与直接内存使用率”，单击“确定”，查看直接内存使用情况。
- 步骤3** 查看ZooKeeper使用的直接内存是否已达到ZooKeeper设定的最大直接内存的80%？
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > quorumpeer > 系统”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。
- 是，在“GC_OPTS”中把参数“-XX:MaxDirectMemorySize”删除。执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 保存配置，并重启ZooKeeper服务。
- 步骤6** 查看告警信息，是否存在“ALM-13004 ZooKeeper堆内存使用率超过阈值”告警。
- 是，按照“ALM-13004 ZooKeeper堆内存使用率超过阈值”告警进行处理。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤7** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤8**。
- 收集故障信息。**
- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。
- 步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.78 ALM-13003 ZooKeeper 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测ZooKeeper进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到ZooKeeper进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13003	紧急（默认阈值为10000ms） 重要（默认阈值为5000ms）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

ZooKeeper进程的垃圾回收时间过长，可能影响该ZooKeeper进程响应时间变长，可能导致上层组件（例如Yarn、Flink、Spark等）业务失败。

可能原因

该节点ZooKeeper实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ZooKeeper进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”所在行的下拉菜单。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例 > quorumpeer”。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”，勾选“ZooKeeper垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”，查看ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 请先排查应用程序是否存在内存泄露等问题。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > quorumpeer > 系统”。将“GC_OPTS”参数值根据实际情况调大。

说明

-Xmx一般配置为ZooKeeper数据容量的2倍，如果ZooKeeper容量达到2GB，则GC_OPTS建议配置为：

```
-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M -XX:MetaspaceSize=64M -XX:MaxMetaspaceSize=64M -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=1
```

- 步骤6** 保存配置，并重启ZooKeeper服务。
- 步骤7** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤8**。
- 收集故障信息。**
- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。
- 步骤10** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.79 ALM-13004 ZooKeeper 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测ZooKeeper服务堆内存使用状态，当检测到ZooKeeper实例堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13004	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响


ZooKeeper可用内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃，可能导致上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）业务运行失败。

可能原因

该节点ZooKeeper实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ZooKeeper堆内存使用率超过阈值”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的主机名所在的节点IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，单击对应IP地址的“角色”列的“quorumpeer”。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“ZooKeeper堆内存与直接内存使用率”，单击“确定”，查看堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看ZooKeeper使用的堆内存是否已达到ZooKeeper设定的最大堆内存的95%。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > quorumpeer > 系统”。将GC_OPTS参数中-Xmx的值根据实际情况调大，具体调整方案如下：
1. 单击“实例”，选择对应IP地址的“角色”列的“quorumpeer”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU 和内存”，勾选“ZooKeeper堆内存与直接内存资源状况”，单击“确定”，查看ZooKeeper实际使用的堆内存大小。
 2. 根据堆内存实际使用量，修改GC_OPTS参数中的-Xmx值，该值一般为Zookeeper数据容量的2倍。例如当前ZooKeeper堆内存使用达到2G，则GC_OPTS建议配置为“-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M -XX:MetaspaceSize=64M -XX:MaxMetaspaceSize=64M -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=1”。
- 步骤5** 保存配置，并重启ZooKeeper服务。
- 步骤6** 观察界面告警是否清除？
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。
- 收集故障信息。**
- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。
- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.80 ALM-13005 ZooKeeper 中组件顶层目录的配额设置失败

告警解释

系统每5小时周期性为组件和“customized.quota”配置项中的每个ZooKeeper顶层目录设置配额，当设置某个目录的配额失败时，会产生该告警。

当设置失败的目录重新设置配额成功时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13005	次要	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	服务目录	产生告警的目录名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

组件可以向对应的ZooKeeper顶层目录中写入大量数据，导致依赖顶层目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）业务异常或服务异常。

可能原因

告警目录对应的配额值不合理。

处理步骤

检查告警目录对应的配额值是否合理。

步骤1 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > 配额”。查看“customized.quota”配置项中，是否有产生该告警的告警目录及对应的配额值。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 查看下表中的组件告警目录列中，是否有产生该告警的告警目录。

表 11-1 各组件告警目录

组件名称	组件告警目录
Hbase	/hbase
Hive	/beelinesql
Yarn	/rmstore
Storm	/stormroot
Streaming	/storm
Kafka	/kafka

- 是，执行**3**。
- 否，执行**7**。

步骤3 查看该表中告警目录对应的组件名称，并打开其相应的服务界面，选择“配置 > 全部配置”，右上角搜索框输入“zk.quota”，搜索结果就是该告警目录对应的配额值。

步骤4 检查产生告警的目录对应的配额值是否不合理。合理的配额值应该大于等于目录当前的实际使用值，该值可以在告警参数“Trigger Condition”中获取。

步骤5 根据告警信息的提示，修改不合理的配额值，并保存配置。

步骤6 等待配置项“service.quotas.auto.check.cron.expression”中指定的定时时长后，查看告警是否消失。


“service.quotas.auto.check.cron.expression”参数表示ZooKeeper设置目录的配额时所采用的定时表达式。可以在Manager页面选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索该参数进行配置。参数默认值为“*/5 * * * *”，表示时长为5分钟。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----**结束**

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.81 ALM-13006 Znode 数量或容量超过阈值

告警解释

系统每4小时周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态，当检测到二级Znode数量或者容量超过阈值时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13006	紧急（默认阈值为963718） 重要（默认阈值为953718） 次要（默认阈值为943718）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	服务目录	产生告警的目录名称。
	指标名称	产生告警的指标名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响



向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致依赖本目录（详细参见告警定位信息）的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。

可能原因


往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，或者自定义阈值设置不合理。

处理步骤

检查告警目录是否写入大量数据

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“Znode数量或容量超过阈值”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
- 步骤2** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，单击“资源”，在表“资源使用（按二级Znode）”中，查看告警对应Znode是否被写入较多数据。
- 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤3** 登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
- 步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，在“资源”的“资源使用(按二级Znode)”中，选择“ > 按Znode数量”，进入“按Znode数量”的“阈值设置”页面，单击“操作”下的“修改”。参考“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > 配额”中参数“max.znode.count”的值，调大阈值。
- 步骤5** 在“资源使用(按二级Znode)”中，选择“ > 按Znode数量”，进入“按容量”的“阈值设置”页面，单击“操作”下的“修改”。参考“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > 配额”中参数“max.data.size”的值，调大阈值。
- 步骤6** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。
- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.82 ALM-13007 ZooKeeper 客户端可用连接数不足

告警解释

系统每60秒周期性检测ZooKeeper客户端连接到ZooKeeper服务器上的活动进程数，当检测到连接数目超过阈值时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13007	紧急（默认阈值为2200） 重要（默认阈值为2000） 次要（默认阈值为1800）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

大量进程连接到ZooKeeper，导致ZooKeeper连接数被占满，无法对外正常提供服务，导致上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）服务异常。


可能原因

客户端大量进程连接到ZooKeeper，或者自定义阈值设置不合理。

处理步骤

检查客户端是否存在大量进程连接ZooKeeper的情况

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ZooKeeper客户端可用连接数不足”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的主机名所在的节点IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，单击“资源”进入资源页面，在表“连接数（按客户端IP）”中查看告警对应客户端IP的连接数是否较大。
 - 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤3** 请确认并排查该客户端是否存在进程连接泄露的情况。

步骤4 单击“连接数（按客户端IP）”中的, 进入“阈值设置”页面, 单击“操作”下的“修改”。参考“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置 > quorumpeer”中参数“maxClientCnxns”的值, 调大阈值。


步骤5 观察界面告警是否清除。

- 是, 处理完毕。
- 否, 执行**步骤6**。

收集故障信息

步骤6 在FusionInsight Manager界面, 选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟, 单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员, 并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后, 系统会自动清除此告警, 无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.83 ALM-13008 ZooKeeper Znode 数量使用率超出阈值

告警解释

系统每小时周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态, 当检测到二级znode的总数量超过阈值时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13008	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	服务目录	产生告警的目录名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。

可能原因

- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。

处理步骤


检查告警目录是否写入大量数据

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，单击“资源”，在精细化监控“资源使用（按二级Znode）”中单击“按Znode数量”，查看监控中是否有顶级Znode被写入较多数据。
- 是，执行**步骤2**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤2** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，打开告警“ALM-13008 ZooKeeper Znode数量使用率超出阈值”左侧下拉菜单，在“定位信息”的“服务目录”中获取告警的Znode路径。
- 步骤3** 以集群用户登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
- 步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索“max.znode.count”，即ZooKeeper目录的数量配额的最大值，告警阈值为该值的80%，修改调大该配置项，单击“保存”，重启服务使配置生效。
- 步骤5** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.84 ALM-13009 ZooKeeper Znode 容量使用率超出阈值

告警解释

系统每小时周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态，当检测到二级znode的总容量超过阈值时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13009	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	服务目录	产生告警的目录名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。

可能原因

- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。

处理步骤

检查告警目录是否写入大量数据

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-13009 ZooKeeper Znode容量使用率超出阈值”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，单击“资源”，在精细化监控“资源使用（按二级Znode）”中，单击“按容量”查看顶级Znode目录是否被写入较多数据。
- 是，记录被写入较多数据的目录，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 确认被写入较多数据的目录中数据是否可以删除。

须知

删除ZooKeeper中的数据为高危操作，请谨慎处理。

- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤5**。
- 步骤4** 登录ZooKeeper客户端，删除被写入较多数据的目录中的无用数据。
1. 登录ZooKeeper客户端安装目录（例如“/opt/client”），并配置环境变量。
cd /opt/client
source bigdata_env
 2. 执行以下命令进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）
kinit 组件业务用户
 3. 执行以下命令登录客户端工具。
zkCli.sh -server <任一ZooKeeper实例所在节点业务IP>:<clientPort>
 4. 执行以下命令删除无用数据。
delete 待删除文件路径
- 步骤5** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，然后搜索“max.data.size”即“ZooKeeper目录的容量配额的最大值”，单位为Byte。然后搜索“GC_OPTS”配置项，查看其中“Xmx”的值。
- 步骤6** 比较“max.data.size”和“Xmx*0.65”的值的的大小，较小的值乘以80%为ZooKeeper Znode容量的阈值，可适当修改这两项配置，增大阈值。


步骤7 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.85 ALM-13010 配置 quota 的目录 Znode 使用率超出阈值

告警解释

系统每小时周期性检测配置quota的所有服务目录的znode数量，当检测到某个二级znode的数量使用率超过阈值时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
13010	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	ZooKeeper	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	服务目录	产生告警的目录名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。

可能原因

- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。

处理步骤

检查告警目录是否写入大量数据

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-13010 配置quota的目录Znode使用率超出阈值”所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
- 步骤2** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，单击“资源”，在表“资源使用（按二级Znode）”中，查看告警对应顶级Znode是否被写入较多数据。
- 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，打开告警“ALM-13010 配置quota的目录Znode使用率超出阈值”左侧下拉菜单，在“定位信息”的“服务目录”中获取告警的Znode路径。
- 步骤4** 以集群用户登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
- 步骤5** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > 告警对应的顶级Znode服务组件”，在该服务的“配置”页面中，单击“全部配置”，搜索“zk.quota.number”配置项，调大服务在ZooKeeper上的顶层目录的数量配额，单击“保存”。

须知

如果告警对应的顶级Znode服务组件为ClickHouse，则请修改“clickhouse.zookeeper.quota.node.count”参数的配置项。


- 步骤6** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

收集故障信息

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“ZooKeeper”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.86 ALM-14000 HDFS 服务不可用

告警解释

系统每60秒周期性检测NameService的服务状态，当检测到所有的NameService服务都异常时，就会认为HDFS服务不可用，此时产生该告警。

至少一个NameService服务正常后，系统认为HDFS服务恢复，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14000	紧急	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

无法为基于HDFS服务的HBase和MapReduce等上层部件提供服务。用户无法读写文件。

可能原因

- ZooKeeper服务异常。
- 所有NameService服务异常。
- 业务请求量过大，HDFS健康检查读写文件异常。
- HDFS FullGC导致健康检查失败。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”对ZooKeeper服务状态异常进行处理，然后查看ZooKeeper服务的运行状态是否恢复为“良好”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤3 在“运维 > 告警 > 告警”页面，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

处理NameService服务异常告警。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看是否有“ALM-14010 NameService服务异常”告警。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 按照“ALM-14010 NameService服务异常”的处理方法，依次对这些服务异常的NameService进行处理，然后查看是否消除各个NameService服务异常告警。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤6 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

检查是否处理业务请求量过大，导致HDFS健康检查读写文件异常。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看是否有“ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值”或“ALM-14022 NameNode RPC队列平均时间超过阈值”告警。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤8 按照“ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值”和“ALM-14022 NameNode RPC队列平均时间超过阈值”的处理方法，依次对这些服务异常的NameService进行处理，然后查看是否消除各个NameService服务异常告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤9 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

检查是否HDFS FullGC导致健康检查失败。

步骤10 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看是否有“ALM-14014 NameNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”告警。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤11 按照“ALM-14014 NameNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”的处理方法，依次对这些服务异常的NameService进行处理，然后查看是否消除各个NameService服务异常告警。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤12 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

收集故障信息。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤15 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.87 ALM-14001 HDFS 磁盘空间使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS磁盘空间使用率，并把实际的HDFS磁盘空间使用率和阈值相比较。HDFS磁盘使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS磁盘空间使用率超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，HDFS磁盘使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，HDFS磁盘使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14001	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	环境告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS集群磁盘容量不足，会影响到HDFS的数据写入。

可能原因

HDFS集群配置的磁盘空间不足。

处理步骤

查看磁盘容量，清除无用文件。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤2 在“图表”区域“实时”栏中，通过监控项“HDFS磁盘容量比率”查看HDFS磁盘使用率是否超过阈值。若未查看到该监控项，可单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 磁盘”，勾选“HDFS磁盘容量比率”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤3 在“基本信息”区域，单击发生故障的NameService的“NameNode(主)”，进入HDFS WebUI页面。

说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤4 在HDFS WebUI，单击“Datanodes”，在“Block pool used”列查看所有DataNode节点的磁盘使用率，判断有无DataNode节点的磁盘使用率超过阈值。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤5 以**root**用户登录集客户端所在节点的主机。

步骤6 执行命令**cd /opt/client**进入客户端安装目录，然后执行**source bigdata_env**。如果集群采用安全版本，要进行安全认证。执行**kinit hdfs**命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤7 执行**hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径**命令，确认删除无用的文件。

步骤8 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

对系统进行扩容。

步骤9 对磁盘进行扩容。

步骤10 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤13 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.88 ALM-14002 DataNode 磁盘空间使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测DataNode磁盘空间使用率，并把实际磁盘使用率和阈值相比较。DataNode磁盘空间使用率指标默认提供一个阈值范围。当检测到DataNode磁盘空间使用率指标超出阈值范围时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，DataNode磁盘空间使用率指标的值小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，DataNode磁盘空间使用率指标的值小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14002	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

DataNode容量不足，会影响到HDFS的数据写入。

可能原因

- 集群磁盘容量已满。
- DataNode节点间数据倾斜。

处理步骤

检查集群磁盘容量是否已满。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看是否存在“ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值”告警。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 参考“ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值”进行处理，查看对应告警是否清除。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤3 在“运维 > 告警 > 告警”页面查看本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查DataNode节点平衡状态。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，单击“主机”，查看各个机架上的DataNode节点数目分布是否大致相等，如果差异过大，调整DataNode节点所属机架，保证各个机架上的DataNode数量大致相等。重启HDFS服务生效。

步骤5 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤6 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，进入HDFS WebUI页面。

说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤7 在HDFS WebUI的“Summary”区域，查看“DataNodes usages”中“Max”的值是否比“Median”的值大10%。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤8 数据倾斜，需要均衡集群中的数据。以**root**用户登录MRS客户端。如果集群为普通模式，执行**su - omm**切换到**omm**用户。执行**cd**命令进入客户端安装目录，然后执行**source bigdata_env**。如果集群采用安全版本，要进行安全认证。执行**kinit hdfs**命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤9 执行以下命令，均衡数据分布：

```
hdfs balancer -threshold 10
```


步骤10 等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.89 ALM-14003 丢失的 HDFS 块数量超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测丢失的块数量，并把丢失的块数量和阈值相比较。丢失的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到丢失的HDFS块数量超出阈值范围时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，丢失的HDFS块数量小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，丢失的HDFS块数量小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14003	紧急（默认阈值为1000） 重要（默认阈值为0）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS存储数据丢失，HDFS可能会进入安全模式，无法提供写服务。丢失的块数据无法恢复。

可能原因

- DataNode实例异常。
- 数据被删除。

处理步骤

检查DataNode实例。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”。
- 步骤2** 查看所有DataNode实例的状态是否为“良好”。
 - 是，执行[步骤11](#)。
 - 否，执行[步骤3](#)。
- 步骤3** 重启DataNode实例，查看能否成功启动。
 - 是，执行[步骤4](#)。
 - 否，执行[步骤5](#)。
- 步骤4** 选择“运维 > 告警 > 告警”，查看该告警是否恢复。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行[步骤5](#)。

删除被破坏的文件。

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > NameNode(主)”，在HDFS的WebUI页面，查看列出的丢失块信息。

 说明

- 如果有丢块，WebUI上会有一行红字显示。
- **admin**用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤6 用户确认丢失块所在的文件是否有用。

 说明

MapReduce任务运行过程中在“/mr-history”、“/tmp/hadoop-yarn”、“/tmp/logs”这三个目录中生成的文件不属于有用文件。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤7 用户确认丢失块所在的文件是否已备份。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤8 以**root**用户登录HDFS客户端，用户密码为安装前用户自定义，请咨询MRS集群管理员。执行如下命令：

- 安全模式：
`cd 客户端安装目录`
`source bigdata_env`
`kinit hdfs`
- 普通模式：
`su - omm`
`cd 客户端安装目录`
`source bigdata_env`

步骤9 在节点客户端执行**hdfs fsck / -delete**，删除丢失文件。如果丢失块所在的文件为有用文件，需要再次写入文件，恢复数据。

 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。


步骤10 选择“运维 > 告警 > 告警”，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.90 ALM-14006 HDFS 文件数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS文件数，并把实际文件数和阈值相比较。当检测到HDFS文件数指标超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，HDFS文件数指标的值小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，HDFS文件数指标的值小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14006	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警变更

变更类型	变更版本	变更描述	变更原因
修改	3.3.1	告警级别：从“次要”变成“重要”。	告警级别：准确性优化

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS文件数过多可能造成HDFS系统响应慢或磁盘被占满。

可能原因

HDFS文件数超过阈值。

处理步骤

检查系统中的文件数量。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，查看当前的HDFS文件数。HDFS文件数可以通过单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 文件和块”，勾选“HDFS文件”和“HDFS块数”监控项查看。

步骤2 在“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”中查找“NameNode”下的GC_OPTS参数。

步骤3 配置文件对象数阈值：修改GC_OPTS参数中Xmx的值（Xmx内存值对应文件数阈值的公式为 $y = 0.2007x - 0.6312$ ），其中x为内存数Xmx（GB），y为文件数（单位KW）。用户根据需要调整内存大小）。

步骤4 确认GC_PROFILE的值为custom，使GC_OPTS配置生效。单击“保存”，单击“更多 > 重启服务”重启服务。

步骤5 检查本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

检查系统中是否有不需要的文件。

步骤6 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env命令设置环境变量。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤7 执行hdfs dfs -ls 文件或目录路径命令，检查该目录下的文件或目录是否可以删除的无用文件。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。


步骤8 执行hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径命令。确认删除无用的文件后，等待文件在垃圾站中超过保留时间后（NameNode的配置参数“fs.trash.interval”指定了垃圾站中数据的保留时间），检查本告警是否清除。

📖 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

- 步骤9** 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。
- 步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

NameNode JVM参数配置规则

NameNode JVM参数“GC_OPTS”默认值为：

```
-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M -
XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=128M -
XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -XX:+PrintGCDetails -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFF -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF -XX:-
OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+UseGCLogFileRotation
-XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=1M -
Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=3072 -
Djdk.tls.rejectClientInitiatedRenegotiation=true -Djava.io.tmpdir=$
{Bigdata_tmp_dir}
```

NameNode文件数量和NameNode使用的内存大小成比例关系，文件对象变化时请修改默认值中的“-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M”。参考值如下表所示。

表 11-2 NameNode JVM 配置

文件对象数量	参考值
10,000,000	-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M - XX:MaxNewSize=512M
20,000,000	-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G
50,000,000	-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=3G
100,000,000	-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=6G -XX:MaxNewSize=6G
200,000,000	-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=9G -XX:MaxNewSize=9G
300,000,000	-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G - XX:MaxNewSize=12G

11.91 ALM-14007 NameNode 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS NameNode堆内存使用率，并把实际的HDFS NameNode堆内存使用率和阈值相比较。HDFS NameNode堆内存使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS NameNode堆内存使用率超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，HDFS NameNode堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，HDFS NameNode堆内存使用率小于或等于阈值的95%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14007	紧急（默认阈值为98%） 重要（默认阈值为95%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS NameNode堆内存使用率过高，会影响HDFS的数据读写性能。

可能原因

HDFS NameNode配置的堆内存不足。

处理步骤

清除无用文件。

步骤1 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤2 执行hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径命令，确认删除无用的文件。

步骤3 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

查看NameNode JVM内存使用情况和当前配置。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤5 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，显示HDFS WebUI页面。

📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤6 在HDFS WebUI，单击“Overview”页签，查看Summary部分显示的HDFS中当前文件数量，目录数量和块数量信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”中，输入“GC_OPTS”，确定当前“HDFS->NameNode”的“GC_OPTS”内存参数。

对系统进行调整。

步骤8 根据**步骤6**中的文件数据量和**步骤7**中NameNode配置的堆内存参数，检查当前配置的内存是否不合理。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

📖 说明

HDFS的文件对象数量（filesystem objects=files+blocks）和NameNode配置的JVM参数的对应关系建议如下：

- 文件对象数量达到10,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 文件对象数量达到20,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G
- 文件对象数量达到50,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=3G
- 文件对象数量达到100,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=6G -XX:MaxNewSize=6G
- 文件对象数量达到200,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=9G -XX:MaxNewSize=9G
- 文件对象数量达到300,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G -XX:MaxNewSize=12G

步骤9 按照文件对象数量和内存对应关系，对NameNode的堆内存参数进行修改，并单击“保存”，选择“概览 > 更多 > 重启服务”进行重启。

步骤10 检查本告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.92 ALM-14008 DataNode 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS DataNode堆内存使用率，并把实际的HDFS DataNode堆内存使用率和阈值相比较。HDFS DataNode堆内存使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS DataNode堆内存使用率超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，HDFS DataNode堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，HDFS DataNode堆内存使用率小于或等于阈值的95%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14008	紧急（默认阈值为98%） 重要（默认阈值为95%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS DataNode堆内存使用率过高，会影响到HDFS的数据读写性能。

可能原因

HDFS DataNode配置的堆内存不足。

处理步骤

清除无用文件。

步骤1 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤2 执行hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径命令，确认删除无用的文件。

步骤3 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

查看DataNode JVM内存使用情况和当前配置。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤5 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，显示HDFS WebUI页面。

📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤6 在HDFS WebUI，单击“DataNodes”页签，查看所有告警DataNode节点的Block数量。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。在“搜索”中，输入“GC_OPTS”，确定当前“HDFS->DataNode”的“GC_OPTS”内存参数。

对系统进行调整。

步骤8 根据**步骤6**中的Block数量和**步骤7**中DataNode配置的堆内存参数，检查当前配置的内存是否不合理。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

📖 说明

单个DataNode实例平均Block数量和DataNode内存的对应关系参考值如下：

- 单个DataNode实例平均Block数量达到2,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 单个DataNode实例平均Block数量达到5,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G

步骤9 按照Block数量和内存对应关系，对DataNode的堆内存参数进行修改，并单击“保存”，选择“概览 > 更多 > 重启服务”进行重启。


步骤10 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.93 ALM-14009 Dead DataNode 数量超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS集群处于故障状态的DataNode数量，并把实际的故障状态的DataNode数量和阈值相比较。故障状态的DataNode数量指标默认提供一个阈值范围。当HDFS集群故障状态的DataNode数量超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

平滑次数为1，故障状态的DataNode数量小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，故障状态的DataNode数量小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14009	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

故障状态的DataNode节点无法提供HDFS服务，可能导致用户无法读写文件。

可能原因

- DataNode故障或者负荷过高。
- NameNode和DataNode之间的网络断连或者繁忙。
- NameNode负荷过高。
- DataNode被删除后，没有重启NameNode。

处理步骤

查看DataNode是否故障。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤2 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，进入HDFS WebUI页面。

📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤3 在HDFS WebUI，单击“Datanodes”页签，在“In operation”区域，打开“Filter”下拉菜单，查看是否有“down”选项。

- 是，选择“down”，记录筛选出的DataNode节点的信息，执行**步骤4**。

- 否，执行[步骤8](#)。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，在实例列表中，检查已记录的DataNode节点是否存在。

- 所有已记录的DataNode节点都存在时，执行[步骤5](#)。
- 所有已记录的DataNode节点都不存在时，执行[步骤6](#)。
- 部分已记录的DataNode节点存在时，执行[步骤7](#)。

步骤5 勾选对应的DataNode实例，选择“更多 > 重启实例”进行重启，重启结束后，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤6 勾选所有的NameNode实例，选择“更多 > 滚动重启实例”进行重启，重启结束后，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤16](#)。

步骤7 勾选所有的NameNode实例，选择“更多 > 滚动重启实例”进行重启。重启完成后，勾选对应的DataNode实例，选择“更多 > 重启实例”进行重启，重启结束后，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

查看NameNode和DataNode之间的网络情况。

步骤8 以root用户登录管理页面上存在且处于故障状态DataNode的业务平面IP节点，执行 `ping NameNode的IP地址` 命令以检查DataNode和NameNode之间的网络是否异常。

在FusionInsight Manager界面，单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，在实例列表中可查看处于故障状态DataNode的业务平面IP地址。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

步骤9 修复网络故障，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤10](#)。

查看DataNode是否负荷过高。

步骤10 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“ALM-14008 HDFS DataNode内存使用率超过阈值”的告警。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤11 参考“ALM-14008 HDFS DataNode内存使用率超过阈值”的处理步骤，对该异常告警进行处理，查看是否消除该告警。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤12 在告警列表中查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

查看NameNode是否负荷过高。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“ALM-14007 HDFS NameNode内存使用率超过阈值”的告警。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤14 参考“ALM-14007 HDFS NameNode内存使用率超过阈值”的处理步骤，对该异常告警进行处理，查看是否消除告警。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤16**。


步骤15 在告警列表中查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

收集故障信息。

步骤16 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 日志 > 下载”。

步骤17 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤18 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.94 ALM-14010 NameService 服务异常

告警解释

系统每180秒周期性检测NameService服务状态，当检测到NameService服务不可用时产生该告警。

NameService服务恢复时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14010	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。

对系统的影响

无法为基于该NameService服务的HBase和MapReduce等上层部件提供服务。用户无法读写文件。

可能原因

- KrbServer服务异常。
- JournalNode节点故障。
- DataNode节点故障。
- 磁盘容量不足。
- NameNode节点进入安全模式。

处理步骤

检查KrbServer服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务”。

步骤2 查看KrbServer服务是否存在。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤3 单击“KrbServer”。

步骤4 单击“实例”。在KrbServer管理页面，选择故障实例，选择“更多 > 重启实例”。查看实例能否成功启动。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤24](#)。

步骤5 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

检查JournalNode实例状态。

步骤6 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务”。

步骤7 选择“HDFS > 实例”。

步骤8 在实例页面中，查看JournalNode的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤9 选择故障的JournalNode，选择“更多 > 重启实例”。查看JournalNode能否成功启动。

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤24](#)。

步骤10 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

检查DataNode实例状态。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS”。

步骤12 单击“实例”查看所有DataNode节点的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤15](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤13 单击“实例”。在DataNode管理页面，选择故障DataNode，选择“更多 > 重启实例”。查看DataNode能否成功启动。

- 是，执行[步骤14](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

步骤14 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤15](#)。

检查磁盘状态。

步骤15 在FusionInsight Manager首页，选择“主机”。

步骤16 在“磁盘”列，检查磁盘空间是否不足。

- 是，执行[步骤17](#)。
- 否，执行[步骤19](#)。

步骤17 对磁盘进行扩容。

步骤18 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤19](#)。

检查NameNode节点是否进入安全模式。

步骤19 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS”。

步骤20 在HDFS“概览”的基本信息区域（或HDFS“概览”中“NameService概述”区域）查看“安全模式”参数值是否为“ON”。

“ON”表示安全模式已打开。

- 是，执行[步骤21](#)。
- 否，执行[步骤24](#)。

步骤21 以root用户登录客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。如果集群采用安全版本，要进行安全认证，执行kinit hdfs命令，按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。如果集群采用非安全版本，需使用omm用户登录并执行命令，请确保omm用户具有客户端执行权限。

步骤22 执行hdfs dfsadmin -safemode leave。

步骤23 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤24](#)。

收集故障信息。

步骤24 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤25 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤26 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤27 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.95 ALM-14011 DataNode 数据目录配置不合理

告警解释

DataNode的配置参数“dfs.datanode.data.dir”指定了DataNode的数据目录。当所配置的目录路径无法创建、与系统关键目录使用同一磁盘或多个目录使用同一磁盘时，系统即刻产生此告警。

当修改DataNode的数据目录合理后，重启该DataNode，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14011	重要	操作告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

如果将DataNode数据目录挂载在根目录等系统关键目录，长时间运行后会将根目录写满，导致系统故障。

不合理的DataNode数据目录配置，会造成HDFS的性能下降。

可能原因

- DataNode数据目录创建失败。
- DataNode数据目录与系统关键目录（“/”或“/boot”）使用同一磁盘。
- DataNode数据目录中多个目录使用同一磁盘。

处理步骤

查看告警原因和产生告警的DataNode节点信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中单击此告警。

步骤2 通过“定位信息”的“主机名”，获取告警产生的DataNode节点的主机名。

删除DataNode数据目录中与磁盘规划不符的目录。

步骤3 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，在实例列表中单击产生告警的节点主机上的DataNode实例。

步骤4 单击“实例配置”，查看DataNode数据目录配置参数“dfs.datanode.data.dir”的值。

步骤5 查看所有的DataNode数据目录，是否有与磁盘规划不一致的目录。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 修改该DataNode节点的配置参数“dfs.datanode.data.dir”的值，删除错误的路径。

步骤7 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，重启该DataNode实例。

步骤8 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

步骤9 以root用户登录到产生告警的DataNode的节点。

- 如果告警原因为“DataNode数据目录创建失败”，执行**步骤10**。
- 如果告警原因为“DataNode数据目录与系统关键目录（/或/boot）使用同一磁盘”，执行**步骤17**。
- 如果告警原因为“DataNode数据目录中多个目录使用同一磁盘”，执行**步骤21**。

检查DataNode数据目录是否创建失败。

步骤10 执行su - omm命令，切换到omm用户。

步骤11 使用ls命令查看DataNode数据目录中的每个目录是否存在。

- 是，执行**步骤26**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤12 使用mkdir 数据目录命令创建该目录，查看是否可以创建成功。

- 是，执行**步骤24**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在告警“ALM-12017 磁盘容量不足”。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤14 参考“ALM-12017 磁盘容量不足”对磁盘容量问题进行处理，查看“ALM-12017 磁盘容量不足”告警是否消除。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤15 查看omm用户对该目录的所有上层目录是否有“rwx”或者“x”权限。（例如“/tmp/abc/”，“tmp”目录有“x”权限，“abc”目录有“rwx”权限。）

- 是，执行**步骤24**。
- 否，执行**步骤16**。

步骤16 在root用户下，执行**chmod u+rwx path**或者**chmod u+x path**命令给这些路径添加omm用户的“rwx”或者“x”权限，然后执行**步骤12**。

检查DataNode数据目录是否与系统关键目录使用同一磁盘。

步骤17 分别使用df命令获取DataNode数据目录中的每个目录的磁盘挂载情况。

步骤18 查看命令结果的磁盘挂载目录是否为系统关键目录（“/”或“/boot”）。

- 是，执行**步骤19**。
- 否，执行**步骤24**。

步骤19 修改该DataNode节点的配置参数“dfs.datanode.data.dir”的值，删除与系统关键目录使用同一磁盘的目录。

步骤20 继续执行**步骤24**。

检查DataNode数据目录中是否多个目录使用同一磁盘。

步骤21 分别使用df命令获取DataNode数据目录中每个目录的磁盘挂载情况。记录命令结果的磁盘挂载目录。

步骤22 修改该DataNode节点的配置参数“dfs.datanode.data.dir”的值，对于其中磁盘挂载目录相同的DataNode目录，仅保留其中的一个目录，删除其他目录。

步骤23 继续执行**步骤24**。

重启DataNode，检查告警是否消除。

步骤24 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，重启该DataNode实例。


步骤25 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤26**。

收集故障信息。

步骤26 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤27 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤28 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤29 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.96 ALM-14012 Journalnode 数据不同步

告警解释

在主NameNode节点上，系统每5分钟检测一次集群中所有JournalNode节点的数据同步性。如果有JournalNode节点的数据不同步，系统产生该告警。

当Journalnode数据同步5分钟后，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14012	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。

对系统的影响

当一个JournalNode节点工作状态异常时，其数据就会与其他JournalNode节点的数据不同步。如果超过一半的JournalNode节点的数据不同步时，NameNode将无法工作，导致HDFS服务不可用。

可能原因

- JournalNode实例不存在（被删除或被迁移）。
- JournalNode实例未启动或已停止。
- JournalNode实例运行状态异常。
- JournalNode节点的网络不可达。

处理步骤

查看JournalNode实例是否启动。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中单击此告警。

步骤2 查看“定位信息”，获取告警产生的JournalNode节点IP地址。

步骤3 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，在实例列表中查看告警节点上是否存在JournalNode实例。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中单击此告警“操作”栏中的“清除”，在弹出窗口中单击“确定”，处理完毕。

步骤5 单击该JournalNode实例，查看其“配置状态”是否为“已同步”。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 勾选该JournalNode实例，单击“启动实例”，等待启动完成。

步骤7 等待5分钟后，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

查看JournalNode实例运行状态是否正常。

步骤8 查看该JournalNode实例的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤9 勾选该JournalNode实例，选择“更多 > 重启实例”，等待启动完成。

步骤10 等待5分钟后，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

查看JournalNode节点网络是否可达。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，查看主NameNode节点的业务IP地址。

步骤12 以root用户登录主NameNode节点。

步骤13 使用ping命令检查主NameNode与该JournalNode之间的网络状况，是否有超时或者网络不可达的情况。


ping JournalNode的业务IP地址

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤14 联系网络管理员处理网络故障，故障恢复后等待5分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

收集故障信息。

- 步骤15** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤16** 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。
- 步骤17** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。
- 步骤18** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.97 ALM-14013 NameNode FsImage 文件更新失败

告警解释

HDFS的元数据信息存储在NameNode数据目录（由配置项“dfs.namenode.name.dir”指定）中的FsImage文件中。备NameNode会周期将已有的FsImage和JournalNode中存储的Editlog合并生成新的FsImage，然后推送到主NameNode的数据目录。这个周期由HDFS的配置项“dfs.namenode.checkpoint.period”指定，默认为3600秒，即1个小时。如果主NameNode数据目录的FsImage没有更新，则说明HDFS元数据合并功能异常，需要修复。

在主NameNode节点上，系统每5分钟检测其上的FsImage文件的信息。如果在三个合并周期没有新的FsImage文件生成，则系统产生该告警。

当新的FsImage文件生成并成功推送到主NameNode，说明HDFS元数据合并功能恢复正常，告警自动恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14013	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。

对系统的影响

如果主NameNode数据目录的FsImage没有更新，则说明HDFS元数据合并功能异常，需要修复。如不修复，HDFS在运行一段时间后，Editlog会一直增长。此时如果重启HDFS，由于要加载非常多的Editlog，会导致启动非常耗时。另外，该告警的产生也说明备NameNode功能异常，导致NameNode的HA机制失效。一旦主NameNode故障，则整个HDFS服务将不可用。

可能原因

- 备NameNode被停止。
- 备NameNode实例运行状态异常。
- 备NameNode合并新的FsImage失败。
- 备NameNode数据目录空间不足。
- 备NameNode推送FsImage到主NameNode失败。
- 主NameNode数据目录空间不足。

处理步骤

查看备NameNode是否被停止。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中单击此告警。
- 步骤2** 在告警详情区域，查看“定位信息”，获取告警产生的主NameNode的主机名和所在的NameService名称。
- 步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，在实例列表中找到该NameService的备NameNode实例，查看其“配置状态”是否为“已同步”。
 - 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 勾选该备NameNode实例，单击“启动实例”，等待启动完成。
- 步骤5** 等待1个NameNode合并元数据的周期时间后，查看告警是否清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

查看备NameNode实例运行状态是否正常。

- 步骤6** 查看该备NameNode实例的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤7 勾选该备NameNode实例，单击“更多 > 重启实例”，等待启动完成。

步骤8 启动完成后，等待1个NameNode合并元数据的周期时间，然后查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤30](#)。

备NameNode合并新的FsImage是否失败。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索并获取“dfs.namenode.checkpoint.period”的值，该值即为NameNode合并元数据的周期。

步骤10 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，获取产生该告警的NameService的主、备NameNode节点的业务IP地址。

步骤11 单击“NameNode(xx,备)”，单击“实例配置”，获取配置项“dfs.namenode.name.dir”的值，该值即为备NameNode的FsImage存储目录。

步骤12 以root或omm用户登录备NameNode节点。

步骤13 进入到FsImage存储目录，查看最新的FsImage的生成时间。

```
cd 备NameNode存储目录/current
stat -c %y $(ls -t | grep "fsimage_[0-9]*$" | head -1)
```

步骤14 执行date命令获取系统当前时间。

步骤15 计算最新FsImage的生成时间和当前时间的时间差，判断该时间差是否大于元数据合并周期的三倍。

- 是，执行[步骤16](#)。
- 否，执行[步骤20](#)。

步骤16 备NameNode合并元数据的功能异常。执行以下命令查看是否为存储空间不足造成。进入到FsImage存储目录，查看最近一个的FsImage的大小（单位为MB）。

```
cd 备NameNode存储目录/current
du -m $(ls -t | grep "fsimage_[0-9]*$" | head -1) | awk '{print $1}'
```

步骤17 执行命令查看备NameNode的磁盘剩余空间（单位为MB）。

```
df -m ./ | awk 'END{print $4}'
```

步骤18 对比FsImage的大小和目录剩余空间大小，看剩余空间是否还能存储一个FsImage文件。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤19](#)。

步骤19 清理该目录所在磁盘的冗余文件，以便给元数据存放预留足够的空间。空间清理完毕后等待1个NameNode合并元数据的周期时间，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤20](#)。

查看备NameNode推送FsImage到主NameNode是否失败。

步骤20 以root用户登录备NameNode节点。

步骤21 执行su - omm命令切换到omm用户。

步骤22 使用如下命令查看备NameNode是否能将文件推送到主NameNode上。

```
tmpFile=/tmp/tmp_test_$(date +%s)
echo "test" > $tmpFile
scp $tmpFile 主NameNode的业务IP:/tmp
```

- 是，执行**步骤24**。
- 否，执行**步骤23**。

步骤23 联系MRS集群管理员，处理在omm用户下备NameNode无法推送数据到主NameNode的原因。故障恢复后等待1个NameNode合并元数据的周期时间，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤24**。

查看主NameNode数据目录空间是否不足。

步骤24 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例”，单击产生告警的NameService的主NameNode，单击“实例配置”，获取配置项“dfs.namenode.name.dir”的值，该值即为主NameNode的FsImage存储目录。

步骤25 以root或omm用户登录主NameNode节点。

步骤26 进入到FsImage存储目录，查看最近一个的FsImage的大小（单位为MB）。

```
cd 主NameNode存储目录/current
du -m $(ls -t | grep "fsimage_[0-9]*$" | head -1) | awk '{print $1}'
```

步骤27 执行如下命令查看主NameNode的磁盘剩余空间（单位为MB）。

```
df -m ./ | awk 'END{print $4}'
```

步骤28 对比FsImage的大小和目录剩余空间大小，看剩余空间是否还能存储一个FsImage文件。

- 是，执行**步骤30**。
- 否，执行**步骤29**。


步骤29 清理该目录所在磁盘的冗余文件，以便给元数据存放预留足够的空间。空间清理完毕后等待1个NameNode合并元数据的周期时间，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤30**。

收集故障信息。

步骤30 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤31 在“服务”中勾选待操作集群的“NameNode”。

步骤32 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

步骤33 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.98 ALM-14014 NameNode 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测NameNode进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到NameNode进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14014	紧急（默认阈值为15000ms） 重要（默认阈值为10000ms）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NameNode进程的垃圾回收时间过长，可能影响该NameNode进程正常提供服务，用户无法读写文件。

可能原因

该节点NameNode实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-14014 NameNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”所在行的下拉菜单，在“定位信息”中查看告警上报的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例 > NameNode（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选“NameNode垃圾回收（GC）时间”。查看NameNode每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看NameNode每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置 > NameNode > 系统”。将“GC_OPTS”参数值根据实际情况调大。

📖 说明

HDFS的文件对象数量（filesystem objects=files+blocks）和NameNode配置的JVM参数的对应关系建议如下：

- 文件对象数量达到10,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 文件对象数量达到20,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G
- 文件对象数量达到50,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=3G
- 文件对象数量达到100,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=6G -XX:MaxNewSize=6G
- 文件对象数量达到200,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=9G -XX:MaxNewSize=9G
- 文件对象数量达到300,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G -XX:MaxNewSize=12G

步骤5 保存配置，并重启该NameNode实例。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“NameNode”。
- 步骤9** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.99 ALM-14015 DataNode 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测DataNode进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到DataNode进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14015	紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

DataNode进程的垃圾回收时间过长，可能影响该DataNode进程正常提供服务，用户无法读写文件。

可能原因

该节点DataNode实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-14015 DataNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”所在行的下拉菜单，在“定位信息”中查看告警上报的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例 > DataNode（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选“DataNode垃圾回收（GC）时间”。查看DataNode每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看DataNode每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置 > DataNode > 系统”。将“GC_OPTS”参数值根据实际情况调大。

📖 说明

单个DataNode实例平均Block数量和DataNode内存的对应关系参考值如下：

- 单个DataNode实例平均Block数量达到2,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：
-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 单个DataNode实例平均Block数量达到5,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：
-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G

步骤5 保存配置，并重启该DataNode实例。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“DataNode”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.100 ALM-14016 DataNode 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS服务直接内存使用状态，当检测到DataNode实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时，产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14016	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

DataNode可用直接内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃。

可能原因

该节点DataNode实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-14016 DataNode直接内存使用率超过阈值”所在行的下拉菜单，在“定位信息”中查看告警上报的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例 > DataNode（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“DataNode内存使用详情”。查看直接内存使用情况。
- 步骤3** 查看DataNode使用的直接内存是否已达到DataNode设定的最大直接内存的90%（默认阈值）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置 > DataNode > 系统”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 调整“-XX:MaxDirectMemorySize”大小。
1. 在“GC_OPTS”中查看“-Xmx”配置的大小，并判断节点内存是否够用。

📖 说明

节点内存是否够用可根据实际环境进行判断，例如可使用以下方法：

以root用户登录告警上报的实例的IP地址，执行**free -g**命令，查看“free”列的“Mem”值即为节点可用内存，如下示例中节点可用内存为4G。

```
Mem:          total    used      free   shared  buff/cache   available
.....
```

如果节点可用内存大于或等于“-Xmx”的值，则节点内存够用。如果节点可用内存小于“-Xmx”的值，则节点内存不够用。

- 是，修改“-XX:MaxDirectMemorySize”的配置值与“-Xmx”配置值相同。
- 否，适量调大“-XX:MaxDirectMemorySize”的大小，但取值不得超过节点可用内存。

2. 保存配置，重启DataNode实例。

- 步骤6** 查看告警信息，是否存在告警“ALM-14008 DataNode堆内存使用率超过阈值”。
- 是，参考“ALM-14008 DataNode堆内存使用率超过阈值”进行处理。
 - 否，执行**步骤7**。


步骤7 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“DataNode”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.101 ALM-14017 NameNode 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS服务直接内存使用状态，当检测到NameNode实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时，产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14017	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NameNode可用直接内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃。

可能原因


该节点NameNode实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“ALM-14017 NameNode直接内存使用率超过阈值”所在行的下拉菜单，在“定位信息”中查看告警上报的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 实例 > NameNode（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“NameNode内存使用详情”。查看直接内存使用情况。
- 步骤3** 查看NameNode使用的直接内存是否已达到NameNode设定的最大直接内存的90%（默认阈值）。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > NameNode > 全部配置”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。
 - 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 在“GC_OPTS”中把参数“-XX:MaxDirectMemorySize”删除。保存配置，并重启NameNode实例。
- 步骤6** 查看告警信息，是否存在告警“ALM-14007 NameNode堆内存使用率超过阈值”。
 - 是，查看“ALM-14007 NameNode堆内存使用率超过阈值”进行处理。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤7** 观察界面告警是否清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

- 步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“NameNode”。
- 步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.102 ALM-14018 NameNode 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS NameNode非堆内存使用率，并把实际的HDFS NameNode非堆内存使用率和阈值相比较。HDFS NameNode非堆内存使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS NameNode非堆内存使用率超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

当HDFS NameNode非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14018	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS NameNode非堆内存使用率过高，会影响HDFS的数据读写性能。

可能原因

HDFS NameNode配置的非堆内存不足。

处理步骤

清除无用文件。

步骤1 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤2 执行hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径命令，确认删除无用的文件。

步骤3 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

查看NameNode JVM非堆内存使用情况和当前配置。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，弹出“HDFS 服务状态”页面。

步骤5 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，显示HDFS WebUI页面。

说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤6 在HDFS WebUI，单击“Overview”页签，查看Summary部分显示的HDFS中当前文件数量，目录数量和块数量信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”中，输入“GC_OPTS”，确定当前“HDFS->NameNode”的“GC_OPTS”非堆内存参数。

对系统进行调整。

步骤8 根据**步骤6**中的文件数据量和**步骤7**中NameNode配置的非堆参数，检查当前配置的非堆内存是否不合理。

- 是，执行**步骤9**。

- 否，执行**步骤12**。

📖 说明

HDFS的文件对象数量（filesystem objects=files+blocks）和NameNode配置的JVM参数的对应关系建议如下：

- 文件对象数量达到10,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 文件对象数量达到20,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G
- 文件对象数量达到50,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=3G
- 文件对象数量达到100,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=6G -XX:MaxNewSize=6G
- 文件对象数量达到200,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=9G -XX:MaxNewSize=9G
- 文件对象数量达到300,000,000，则JVM参数建议配置为：-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G -XX:MaxNewSize=12G

步骤9 按照文件对象数量和非堆内存对应关系，对NameNode的“GC_OPTS”参数进行修改。

步骤10 保存配置，选择“概览 > 更多 > 重启服务”。

步骤11 检查本告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

收集故障信息。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤13 在“服务”中勾选待操作集群的如下服务。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤14 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤15 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.103 ALM-14019 DataNode 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HDFS DataNode非堆内存使用率，并把实际的HDFS DataNode非堆内存使用率和阈值相比较。HDFS DataNode非堆内存使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS DataNode非堆内存使用率超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

当HDFS DataNode非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14019	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS DataNode非堆内存使用率过高，会影响HDFS的数据读写性能。

可能原因

HDFS DataNode配置的非堆内存不足。

处理步骤

清除无用文件。

步骤1 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。向MRS集群管理员获取密码。

步骤2 执行hdfs dfs -rm -r 文件或目录路径命令，确认删除无用的文件。

步骤3 检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

查看DataNode JVM内存使用情况和当前配置。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”。

步骤5 在“基本信息”区域，单击“NameNode(主)”，显示HDFS WebUI页面。

📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤6 在HDFS WebUI，单击“Datanodes”页签，查看所有告警DataNode节点的Block数量。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”中，输入“GC_OPTS”，确定当前“HDFS->DataNode”的“GC_OPTS”内存参数。

对系统进行调整。

步骤8 根据**步骤6**中的Block数量和**步骤7**中DataNode配置的内存参数，检查当前配置的内存是否不合理。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤12**。

📖 说明

单个DataNode实例上的平均Block数量和DataNode内存的对应关系参考值如下：

- 单个DataNode实例平均Block数量达到2,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
- 单个DataNode实例平均Block数量达到5,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G

步骤9 按照Block数量和内存对应关系，对DataNode的内存参数“GC_OPTS”进行修改。

步骤10 保存配置，选择“概览 > 更多 > 重启服务”。

步骤11 检查本告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

收集故障信息。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤13 在“服务”中勾选待操作集群的如下服务。

- ZooKeeper
- HDFS

步骤14 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤15 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.104 ALM-14020 HDFS 目录条目数量超过阈值

告警解释

系统每一个小时获取指定目录下直接子文件/目录的数量，判断其是否达到HDFS目录最大子文件/目录个数的百分比阈值（默认为“90%”），如果超过该阈值，则触发告警。

当发出告警的目录的子目录/文件数所占百分比低于阈值后，该告警将自动恢复。当监控开关关闭，所有目录对应的该告警都将自动恢复。当从监控列表中移除指定目录时，该目录对应的告警也会自动恢复。

说明

- HDFS目录的子文件/目录最大个数由参数“dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items”指定，默认值为“1048576”。如果一个目录的子文件/目录数量超过该值，则无法再在该目录下创建新的子文件/目录。
- 要监控的目录列表由参数“dfs.namenode.directory-items.monitor”指定，默认值为“/tmp,/mr-history”。
- 监控开关由参数“dfs.namenode.directory-items.monitor.enabled”指定，默认值为“true”，即该检测默认开启。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14020	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。
	目录名	产生告警的目录名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

当监控目录下的条目数超过系统阈值的90%触发该告警，但不影响对该目录继续增加条目。一旦超过系统最大阈值，继续增加条目会失败。

可能原因

监控目录的条目数超过系统阈值的90%。

处理步骤

检查系统中是否有不需要的文件。

步骤1 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env命令设置环境变量。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

执行kinit hdfs命令，按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤2 执行如下命令，检查发出告警的目录下的文件或目录是否可以删除的无用文件。

hdfs dfs -ls 产生告警的目录路径

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 执行如下命令。删除无用的文件。

hdfs dfs -rm -r -f 文件或目录路径

说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

步骤4 等待1个小时，检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查系统阈值是否正确设置。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索“dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items”参数，确定当前值配置是否合理。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 增大该参数值。

步骤7 保存配置，选择“概览 > 更多 > 重启服务”。

步骤8 等待1个小时，检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”，单击“确定”。

步骤11 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.105 ALM-14021 NameNode RPC 处理平均时间超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测NameNode的RPC处理平均时间，并把实际的NameNode的RPC处理平均时间和阈值相比较。当检测到NameNode的RPC处理平均时间连续多次（默认为10次）超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

如果平滑次数为1，NameNode的RPC处理平均时间小于或等于阈值时，告警恢复；如果平滑次数大于1，NameNode的RPC处理平均时间小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14021	紧急（默认阈值为200ms） 重要（默认阈值为100ms）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NameNode无法及时处理来自HDFS客户端、依赖于HDFS的上层服务、DataNode等的RPC请求，表现为访问HDFS服务的业务运行缓慢，严重时会导致HDFS服务不可用。

可能原因

- NameNode节点的CPU性能不足，导致NameNode无法及时处理消息。
- NameNode所设置的内存太小，频繁Full GC造成JVM卡顿。
- NameNode配置参数不合理，导致NameNode无法充分利用机器性能。

处理步骤

获取该告警的信息。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中找到该告警。

步骤2 单击该告警，查看下面的告警详情。从“定位信息”中的“主机名”信息可知发出该告警的NameNode节点主机名；从“定位信息”中的NameServiceName信息可知发出该告警的NameService名称。

查看阈值是否设置过低。

步骤3 查看依赖于HDFS的业务的运行状态是否正常运行。查看是否存在运行慢、执行任务超时的情况。

- 是，执行[步骤8](#)
- 否，执行[步骤4](#)

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > RPC”，在弹出的对话框中选择“主NameNode RPC处理平均时间”，单击“确定”。

步骤5 查看“主NameNode RPC处理平均时间”监控中，获取发出告警的NameService的当前的监控值。

步骤6 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”，找到“主NameNode RPC处理平均时间”，单击default规则中“操作”栏中的“修改”，修改“阈值”为告警出现前后1天内监控值的峰值的150%。单击“确定”，保存新阈值。

步骤7 等待5分钟，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤8](#)

查看NameNode节点的CPU性能是否不足。

步骤8 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否有该NameNode节点的ID为“12016”“ALM-12016 CPU使用率超过阈值”告警。

- 是，执行[步骤9](#)
- 否，[步骤11](#)

步骤9 按照“ALM-12016 CPU使用率超过阈值”告警处理文档，处理该告警。

步骤10 处理完12016告警后，等待10分钟，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤11](#)

查看NameNode节点的内存是否设置过小。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否有该NameNode节点的ID为“14007”“ALM-14007 HDFS NameNode堆内存使用率超过阈值”告警。

- 是，执行[步骤12](#)
- 否，执行[步骤14](#)

步骤12 按照“ALM-14007 HDFS NameNode堆内存使用率超过阈值”告警处理文档，处理该告警。

步骤13 处理完14007告警后，等待10分钟，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤14](#)

查看该NameNode配置参数是否合理。

步骤14 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置”，搜索配置项“dfs.namenode.handler.count”，查看其值。如果值小于或等于128，则设置为128；如果大于128但小于192，则设置为192。

- 步骤15** 搜索配置项“ipc.server.read.threadpool.size”，查看其值。如果值小于5，则设置为5。
- 步骤16** 单击“保存”，单击“确定”。
- 步骤17** 在HDFS的“实例”页面，先勾选发出该告警的NameService的备NameNode，在“更多”中单击“重启实例”，输入密码后单击“确定”，等待备NameNode启动完毕。
- 步骤18** 在HDFS的“实例”页面，先勾选发出该告警的NameService的主NameNode，在“更多”中单击“重启实例”，输入密码后单击“确定”，等待主NameNode启动完毕。
- 步骤19** 等待1小时，查看该告警是否自动消除。
- 是，处理结束。
 - 否，执行[步骤20](#)
- 收集故障信息。**
- 步骤20** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤21** 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。
- HDFS
- 步骤22** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤23** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.106 ALM-14022 NameNode RPC 队列平均时间超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测NameNode的RPC队列平均时间，并把实际的NameNode的RPC队列平均时间和阈值相比较。当检测到NameNode的RPC队列平均时间连续多次（默认为10次）超出阈值范围时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。

如果平滑次数为1，NameNode的RPC队列平均时间小于或等于阈值时，告警恢复；如果平滑次数大于1，NameNode的RPC队列平均时间小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14022	紧急（默认阈值为300ms） 重要（默认阈值为200ms）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NameNode无法及时处理来自HDFS客户端、依赖于HDFS的上层服务、DataNode等的RPC请求，表现为访问HDFS服务的业务运行缓慢，严重时会导致HDFS服务不可用。

可能原因

- NameNode节点的CPU性能不足，导致NameNode无法及时处理消息。
- NameNode所设置的内存太小，频繁Full GC造成JVM卡顿。
- NameNode配置参数不合理，导致NameNode无法充分利用机器性能。
- HDFS的业务访问量太大，超过了NameNode的负载能力。

处理步骤

获取该告警的信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中找到该告警。
- 步骤2** 单击该告警，查看下面的告警详情。从“产生时间”可知该告警的触发时间；从“定位信息”中的“主机名”信息可知发出该告警的NameNode节点主机名；从“定位信息”中的NameServiceName信息可知发出该告警的NameService名称。

查看是否阈值设置过低。

步骤3 查看依赖于HDFS的业务的运行状态是否正常运行。查看是否存在运行慢、执行任务超时的情况。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤4](#)。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，单击图表区域右上角的下拉菜单，单击“定制”，在弹出的对话框中选择“主NameNode RPC队列平均时间”，单击“确定”。

步骤5 查看“主NameNode RPC队列平均时间”监控中，获取发出告警的NameService的当前的监控值。

步骤6 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”，找到“主NameNode RPC队列平均时间”，单击default规则中“操作”栏中的“修改”，修改“阈值”为当前监控值的150%。单击“确定”，保存新阈值。

步骤7 等待1分钟，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤8](#)。

查看NameNode节点的CPU性能是否不足。

步骤8 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看该NameNode节点是否有“ALM-12016 CPU使用率超过阈值”告警。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤9 按照“ALM-12016 CPU使用率超过阈值”告警处理文档，处理该告警。

步骤10 处理完12016告警后，等待10分钟，查看14022告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤11](#)。

查看NameNode节点的内存是否设置过小。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否有该NameNode节点的“ALM-14007 HDFS NameNode堆内存使用率超过阈值”告警。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤14](#)。

步骤12 按照“ALM-14007 HDFS NameNode堆内存使用率超过阈值”告警处理文档，处理该告警。

步骤13 处理完14007告警后，等待10分钟，查看14022告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行[步骤14](#)。

查看该NameNode配置参数是否合理。

步骤14 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置”，搜索配置项“dfs.namenode.handler.count”，查看其值。如果值小于或等于128，则设置为128；如果大于128但小于192，则设置为192。

步骤15 搜索配置项“ipc.server.read.threadpool.size”，查看其值。如果值小于5，则设置为5。

步骤16 单击“保存”，单击“确定”。

步骤17 在HDFS的“实例”页面，先勾选发出该告警的NameService的备NameNode，在“更多”中单击“重启实例”，输入密码后单击“确定”，等待备NameNode启动完毕。

步骤18 在HDFS的“实例”页面，先勾选发出该告警的NameService的主NameNode，在“更多”中单击“重启实例”，输入密码后单击“确定”，等待主NameNode启动完毕。

步骤19 等待1小时，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行**步骤20**。

查看HDFS负载变化情况，适当降低HDFS负载。

步骤20 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，单击“RPC”，在弹出的对话框中选择“NameNode RPC队列平均时间”，单击“确定”。

步骤21 单击，进入监控详细信息界面。

步骤22 设置监控显示的时间段，从告警产生的时间的前5天开始，到告警产生时刻结束。单击“确定”按钮。

步骤23 在“NameNode RPC队列平均时间”监控中，查看该监控是否有开始急剧增加的时间点。

- 是，执行**步骤24**。
- 否，执行**步骤27**。

步骤24 确认并排查在该时间点，是否有新增任务大量访问HDFS，确认该任务是否可以调优，减少对HDFS的访问。

步骤25 如果在该时间点有执行Balancer，则可以停止Balancer，或指定节点执行Balancer任务，来降低对HDFS的负载。

步骤26 等待1小时，查看该告警是否自动消除。

- 是，处理结束。
- 否，执行**步骤27**。

收集故障信息。

步骤27 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤28 在“服务”勾选待操作集群的HDFS节点信息。

步骤29 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤30 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.107 ALM-14023 总副本预留磁盘空间所占比率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测总副本预留磁盘空间所占比率（总副本预留磁盘空间/（总副本预留磁盘空间+总剩余的磁盘空间）），并把实际的总副本预留磁盘空间所占比率和阈值（默认为90%）相比较。当检测到总副本预留磁盘空间所占比率连续多次（平滑次数）高于阈值时，产生该告警。

如果平滑次数为1，总副本预留磁盘空间所占比率小于或等于阈值时，告警恢复；如果平滑次数大于1，总副本预留磁盘空间所占比率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14023	重要（默认阈值为95%） 次要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS集群磁盘容量不足，会影响到HDFS的数据写入。如果DataNode的剩余空间都已经给副本预留，则写入HDFS数据失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- HDFS集群配置的磁盘空间不足。
- HDFS的业务访问量太大，超过了已有DataNode的负载能力。

处理步骤

查看阈值设置是否合理

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS > 磁盘 > 总副本预留磁盘空间所占比率”，查看该告警阈值设置是否合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实际服务的使用情况，在“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS > 磁盘 > 总副本预留磁盘空间所占比率”页面单击“修改”更改阈值。

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

查看是否有磁盘空间不足告警

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”查看是否存在告警“ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值”或“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 参考“ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值”或“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”进行处理，查看对应告警是否清除。

- 是，**步骤6**。
- 否，**步骤7**。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

对DataNode进行扩容


步骤7 对DataNode进行扩容。

步骤8 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。
- 步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.108 ALM-14024 租户空间使用率超过阈值

告警解释

系统每小时周期性检测租户所关联的每个目录的空间使用率（每个目录已使用的空间大小/每个目录分配的空间大小），并把每个目录实际的空间使用率和该目录设置的阈值相比较。当检测到租户所关联的目录空间使用率高于该目录设置的阈值时，产生该告警。

当上报告警的目录的空间使用率小于或等于该目录设置的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14024	重要（默认阈值为95%） 次要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名称。
	租户名	产生告警的租户名称。

类别	参数名称	参数含义
	目录名	产生告警的目录名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

当监控的租户目录空间使用率超过用户自定义设置的阈值时触发该告警，但不影响对该目录继续写入文件。一旦超过该目录分配的最大存储空间，则HDFS写入数据会失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 租户分配的空间容量不合理

处理步骤

查看阈值设置是否合理

步骤1 查看告警定位信息，获取上报告警的租户名称，租户目录。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，在“租户资源”页面选择上报告警的租户名称，单击“资源”，查看上报告警的租户目录所对应的存储空间阈值配置设置是否合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际情况设置）。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤3 根据租户空间实际的使用情况，在“资源”页面单击“修改”修改或取消上报告警的租户目录所对应的存储空间阈值配置。

步骤4 等待1分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

查看租户分配的空间容量是否合理

步骤5 在FusionInsight Manager首页，在“租户资源”页面选择上报告警的租户名称，单击“资源”，查看上报告警的租户目录所对应的存储空间配额设置是否合理（根据该租户目录实际业务情况而定）。


- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 根据该租户目录实际业务情况，在“资源”页面单击“修改”修改上报告警的租户目录所对应的存储空间配额。

步骤7 等待1分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

收集故障信息

- 步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”和Manager下的NodeAgent。
- 步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.109 ALM-14025 租户文件对象使用率超过阈值

告警解释

系统每小时周期性检测租户所关联的每个目录的文件对象使用率（每个目录已使用的文件对象个数/每个目录分配的文件对象个数），并把每个目录实际的文件对象使用率和该目录设置的阈值相比较。当检测到租户所关联的目录文件对象使用率高于该目录的阈值时，产生该告警。

当上报告警的目录的文件对象使用率小于或等于该目录设置的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14025	重要（默认阈值为95%） 次要（默认阈值为90%）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名称。

类别	参数名称	参数含义
	租户名	产生告警的租户名称。
	目录名	产生告警的目录名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

当监控的租户目录下的文件对象使用率超过用户自定义设置的阈值时触发该告警，但不影响对该目录继续写入文件。一旦超过该目录分配的最大文件对象个数，则HDFS写入数据会失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 租户分配的文件目录数上限不合理

处理步骤

查看阈值设置是否合理

步骤1 查看告警定位信息，获取上报告警的租户名称，租户目录。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，单击“租户资源”页面选择上报告警的租户名称，单击“资源”，查看上报告警的租户目录所对应的文件数阈值配置设置是否合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 根据该租户该目录文件数的实际使用情况，在“资源”页面单击“修改”修改或取消上报告警的租户目录所对应的文件数阈值配置。

步骤4 等待1分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

查看租户分配的文件对象数是否合理

步骤5 在FusionInsight Manager首页，在“租户资源”页面选择上报告警的租户名称，单击“资源”，查看上报告警的租户目录所对应的文件目录数上限设置是否合理（根据该租户该目录实际业务情况而定）。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 根据租户该目录的实际业务情况，在“资源”页面单击“修改”修改或取消上报告警的租户目录所对应的文件目录数上限。

步骤7 等待1分钟，检查该告警是否恢复。


- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤8](#)。

收集故障信息

步骤8 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”和Manager下的NodeAgent。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.110 ALM-14026 DataNode 块数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个DataNode上的块数，当检测到当前的DataNode节点上块数超过阈值时产生该告警。

如果平滑次数为1，DataNode节点上的块数小于或等于阈值时，告警恢复；如果平滑次数大于1，DataNode节点上的块数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14026	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

上报DataNode块数超过阈值告警时，表示该DataNode节点上块数太多，继续写入可能会由于磁盘空间不足导致写入HDFS数据失败。

可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- DataNode节点间数据倾斜。
- HDFS集群配置的磁盘空间不足。

处理步骤

修改阈值配置

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > HDFS > 配置 > 全部配置”，查找HDFS->DataNode下的GC_OPTS参数。
- 步骤2** 配置DataNode块数阈值：修改GC_OPTS参数中Xmx的值（Xmx内存值对应节点块数阈值为每GB对应500000块数，用户根据需要调整内存值），确认GC_PROFILE的值为custom，保存配置。
- 步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > HDFS > 实例”勾选状态为“配置过期”的DataNode实例，选择“更多 > 重启实例”使GC_OPTS配置生效。
- 步骤4** 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤5**。

查看是否有关联告警

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”中查看是否存在告警“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”。
 - 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤6** 参考“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”进行处理，查看对应告警是否清除。
 - 是，执行**步骤7**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤7** 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤8**。

对DataNode进行扩容

步骤8 对DataNode进行扩容。


步骤9 在FusionInsight Manager首页，等待5分钟后，查看本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

收集故障信息

步骤10 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤12 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

DataNode JVM参数配置规则

DataNode JVM参数“GC_OPTS”默认值为：

```
-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M -
XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=128M -
XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -XX:+PrintGCDetails -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFF -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF -XX:-
OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+UseGCLogFileRotation
-XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=1M -
Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
```

集群中每个DataNode实例平均保存的Blocks= HDFS Block * 3 ÷ DataNode节点数，单个DataNode实例平均Block数量变化时请修改默认值中的“-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M”。参考值如下表所示。

表 11-3 DataNode JVM 配置

单个DataNode实例平均Block数量	参考值
2,000,000	-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
5,000,000	-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G

Xmx内存值对应DataNode节点块数阈值，每GB对应500000块数，用户可根据需要调整内存值。

11.111 ALM-14027 DataNode 磁盘故障

告警解释

系统每60秒周期性检测DataNode节点上的磁盘状况，当检测到有磁盘出现故障时产生该告警。

当DataNode上故障磁盘都恢复正常后，手动清除该告警，并重启该DataNode。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14027	重要	环境告警	HDFS	否

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	故障磁盘	故障的磁盘列表。

对系统的影响

上报DataNode磁盘故障告警时，表示该DataNode节点上存在故障的磁盘分区，可能会导致已写入的文件丢失。

可能原因

- 硬盘故障。
- 磁盘权限设置不正确。

处理步骤

查看是否存在磁盘告警

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”查看是否存在告警“ALM-12014 设备分区丢失”或“ALM-12033 慢盘故障”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 参考“ALM-12014 设备分区丢失”或“ALM-12033 慢盘故障”告警进行处理，查看对应告警是否清除。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

修改磁盘权限

步骤4 在“运维 > 告警 > 告警”页面，查看该告警的“定位信息”和“附加信息”，获取该告警上报的故障磁盘位置信息。

步骤5 以root用户登录上报告警的节点，进入故障磁盘所在目录，使用ll命令查看该故障磁盘的权限是否711，用户是否为omm。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 修改故障磁盘权限，如故障磁盘为data1，则执行以下命令：

```
chown omm:wheel data1
```

```
chmod 711 data1
```


步骤7 在Manager告警列表中，单击该告警“操作”列下面的“清除”，手动清除告警。然后选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”勾选该DataNode，选择“更多 > 重启实例”，等待5分钟，查看是否有新的告警上报。

- 否，处理完毕。
- 是，执行**步骤8**。

收集故障信息

步骤8 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”和“OMS”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.112 ALM-14028 待补齐的块数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测待补齐的块数量，并把待补齐的块数量和阈值相比较。需补齐的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到丢失的块数量超出阈值范围时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > HDFS > 文件和块 > 需要复制副本的块总数 (NameNode)”修改阈值。

平滑次数为1，待补齐的块数量小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，待补齐的块数量小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14028	重要（默认阈值为10000） 次要（默认阈值为1000）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	NameService名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

HDFS存储数据丢失，HDFS可能会进入安全模式，无法提供写服务。丢失的块数据无法恢复。

可能原因

- DataNode实例异常。

- 数据被删除。
- 写入文件的副本数大于DataNode的节点数。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”查看是否存在告警“ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤2 按照“ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值”的处理方法处理，然后等待5分钟，检查告警是否清除。

- 是，结束。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 以root用户登录HDFS客户端，用户密码为安装前用户自定义，请咨询MRS集群管理员。执行如下命令：

- 安全模式：

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
kinit hdfs
```
- 普通模式：

```
su - omm
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
```

步骤4 执行命令`hdfs fsck / >> fsck.log`，获取当前集群的状况。

步骤5 使用命令统计当前待复制块数量M：

```
cat fsck.log | grep "Under-replicated"
```

步骤6 使用命令统计“/tmp/hadoop-yarn/staging/”目录下的待复制块数量N：

```
cat fsck.log | grep "Under replicated" | grep "/tmp/hadoop-yarn/staging/" |
wc -l
```

说明

“/tmp/hadoop-yarn/staging/”目录为默认值，如果客户有修改，可以通过mapred-site.xml文件配置项“yarn.app.mapreduce.am.staging-dir”获取此路径。

步骤7 比对N是否占了M的大多数（ $N/M > 50\%$ ）。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 执行命令来重新配置目录的文件副本数（文件副本数选择DataNode节点数或者默认文件副本数）：

```
hdfs dfs -setrep -w 文件副本数 /tmp/hadoop-yarn/staging/
```

📖 说明

默认文件副本数通过如下方式获取：

登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索dfs.replication参数，该参数的值即是默认文件副本数。


然后等待5分钟，检查告警是否清除。

- 是，结束。
- 否，执行[步骤9](#)。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤11 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.113 ALM-14029 单副本的块数超过阈值

告警解释

系统每4个小时周期性检测单副本块的数量，并把当前单副本的块数和阈值相比较。单副本的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到单副本的块数量超出阈值范围时产生该告警。

待补齐的块数量小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14029	重要（默认阈值为10000） 次要（默认阈值为100）	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的集群内主机名。
	NameService 名	产生告警的NameService名称。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

单副本的数据在节点故障时容易丢失，单副本的文件过多会对HDFS文件系统的安全性造成影响。

可能原因

- DataNode节点故障。
- 磁盘故障。
- 单副本写入文件。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”查看是否存在告警“ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤2 按照“ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值”的处理方法处理，然后等待下个检测周期，检查告警是否清除。

- 是，结束。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 排查业务中是否写入过的单副本的文件。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤4 以root用户登录HDFS客户端，用户密码为安装前用户自定义，请咨询MRS集群管理员。执行如下命令：

- 安全模式：

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
kinit hdfs
```

- 普通模式：
`su - omm`
`cd 客户端安装目录`
`source bigdata_env`

步骤5 在客户端节点执行如下命令，增大单副本文件的副本数。

```
hdfs dfs -setrep -w 文件副本数 文件名或文件路径
```


步骤6 等待下个检测周期，查看告警是否消除。

- 是，结束。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.114 ALM-14030 HDFS 已开启允许写入单副本数据

告警解释

当HDFS开启允许写入单副本数据开关时（即“dfs.single.replication.enable”参数值为“true”），产生该告警。

当HDFS关闭允许写入单副本数据开关时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14030	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的集群内主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。


对系统的影响

单副本数据会存在数据丢失风险，故系统默认不允许写入单副本数据。如果打开了HDFS允许写入单副本数据开关，当客户端HDFS配置的副本数为1，则会有单副本数据写入HDFS。

可能原因

打开了HDFS允许写入单副本数据开关，即HDFS的配置项“dfs.single.replication.enable”的值设置为“true”。

处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。
 - 步骤2** 在搜索框中搜索“dfs.single.replication.enable”，修改配置项的值为“false”，单击“保存”。
 - 步骤3** 在HDFS服务“概览”页面，选择右上角“更多 > 滚动重启服务”。
 - 步骤4** HDFS服务启动成功后，查看当前告警是否恢复。
 - 是，操作结束。
 - 否，执行**步骤5**。
- 收集故障信息。**
- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
 - 步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。
 - 步骤7** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
 - 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.115 ALM-14031 DataNode 进程状态异常

告警解释

DataNode每20秒周期性检查进程状态，当进程状态异常，且长时间未转换为正常状态时触发该告警。

进程状态正常后告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14031	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

进程状态异常会导致该进程无法提供正常服务，进而可能导致服务整体异常。

可能原因

主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。或进程可能被挂起进入T状态。

处理步骤

查看进程是否处于D、Z、T状态

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，等待约10分钟后，在告警列表中查看该告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，查看该告警详细信息，记录上报告警的主机IP地址。执行[步骤2](#)。

步骤2 以root用户登录产生告警的主机，执行su - omm，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看进程状态。

```
ps ww -eo stat,cmd| grep -w  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode | grep -v grep | awk '{print  
$1}'
```

步骤4 查看命令执行结果中是否包含D、Z、T中的任意一种。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.116 ALM-14032 JournalNode 进程状态异常

告警解释

JournalNode每20秒周期性检查进程状态，当进程状态异常，且长时间未转换为正常状态时触发该告警。

进程状态正常后告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14032	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

进程状态异常会导致该进程无法提供正常服务，进而可能导致服务整体异常。

可能原因

主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。或进程可能被挂起进入T状态。

处理步骤

查看进程是否处于D、Z、T状态

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，等待约10分钟后，在告警列表中查看该告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，查看该告警详细信息，记录上报告警的主机IP地址。执行**步骤2**。

步骤2 以root用户登录产生告警的主机，执行su - omm，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看进程状态。

```
ps ww -eo stat,cmd| grep -w  
org.apache.hadoop.hdfs.qjournal.server.JournalNode | grep -v grep | awk  
'{print$1}'
```

步骤4 查看命令执行结果中是否包含D、Z、T中的任意一种。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.117 ALM-14033 ZKFC 进程状态异常

告警解释

ZKFC每20秒周期性检查进程状态，当进程状态异常，且长时间未转换为正常状态时触发该告警。

进程状态正常后告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14033	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

进程状态异常会导致该进程无法提供正常服务，进而可能导致服务整体异常。

可能原因

主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。或进程可能被挂起进入T状态。

处理步骤

查看进程是否处于D、Z、T状态

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，等待约10分钟后，在告警列表中查看该告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，查看该告警详细信息，记录上报告警的主机IP地址。执行**步骤2**。

步骤2 以root用户登录产生告警的主机，执行su - omm，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看进程状态是否处于异常状态。

```
ps ww -eo stat,cmd| grep -w  
org.apache.hadoop.hdfs.tools.DFSZKFailoverController | grep -v grep | awk  
'{print$1}'
```

步骤4 查看命令执行结果中是否包含D、Z、T中的任意一种。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.118 ALM-14034 Router 进程状态异常

告警解释

Router每20秒周期性检查进程状态，当进程状态异常，且长时间未转换为正常状态时触发该告警。

进程状态正常后告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14034	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

进程状态异常会导致该进程无法提供正常服务，进而可能导致服务整体异常。

可能原因

主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。或进程可能被挂起进入T状态。

处理步骤

查看进程是否处于D、Z、T状态

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，等待约10分钟后，在告警列表中查看该告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，查看该告警详细信息，记录上报告警的主机IP地址。执行**步骤2**。

步骤2 以root用户登录产生告警的主机，执行su - omm，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看进程状态是否处于异常状态。

```
ps ww -eo stat,cmd| grep -w  
org.apache.hadoop.hdfs.server.federation.router.DFSRouter | grep -v grep |  
awk '{print$1}'
```

步骤4 查看命令执行结果中是否包含D、Z、T中的任意一种。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.119 ALM-14035 HttpFS 进程状态异常

告警解释

HttpFs每20秒周期性检查进程状态，当进程状态异常，且长时间未转换为正常状态时触发该告警。

进程状态正常后告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
14035	重要	业务质量告警	HDFS	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

进程状态异常会导致该进程无法提供正常服务，进而可能导致服务整体异常。

可能原因

主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态和Z状态。或进程可能被挂起进入T状态。

处理步骤

查看进程是否处于D、Z、T状态

步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，等待约10分钟后，在告警列表中查看该告警是否自动清除。

- 是，处理完毕。
- 否，查看该告警详细信息，记录上报告警的主机IP地址。执行**步骤2**。

步骤2 以root用户登录产生告警的主机，执行su - omm，切换到omm用户。

步骤3 执行如下命令查看进程状态是否处于异常状态。

```
ps ww -eo stat,cmd| grep -w  
org.apache.hadoop.fs.http.server.HttpFSServerWebServer | grep -v grep | awk  
'{print$1}'
```

步骤4 查看命令执行结果中是否包含D、Z、T中的任意一种。

- 是，执行**步骤5**。

- 否，执行**步骤7**。

步骤5 切换到root用户，执行reboot命令，重启产生告警主机（重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常）。

步骤6 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“HDFS”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.120 ALM-16000 连接到 HiveServer 的 session 数占最大允许数的百分比超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测连接到HiveServer的Session数占HiveServer允许的最大session数的百分比，该指标可通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例 > 具体的HiveServer实例”查看。连接到HiveServer的session数占最大允许数的百分比指标默认提供一个阈值范围，当检测到百分比指标超过阈值范围产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive > 连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比”修改阈值。

平滑次数为1，百分比指标小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，百分比指标小于或等于阈值范围时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16000	MRS 3.3.0之前版本：次要（默认阈值为90%） MRS 3.3.0及之后版本：紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

发生连接数告警时，表示连接到HiveServer的session数过多，将会导致无法建立新的连接，导致新任务失败，甚至服务异常重启。

可能原因

连接HiveServer的客户端过多。

处理步骤

增加Hive最大连接数配置。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”。
- 步骤2** 然后查找“hive.server.session.control.maxconnections”，调大该配置项的数值。设该配置项的值为A，阈值为B，连接到HiveServer的session数为C，调整策略为 $A \times B > C$ ，连接到HiveServer的session数可在Hive的监控界面查看监控指标“HiveServer的session数统计”。

步骤3 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤6 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.121 ALM-16001 Hive 数据仓库空间使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Hive数据仓库空间使用率，该指标可在Hive服务监控界面查看，指标名称为“Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比”。Hive数据仓库空间使用率指标默认提供一个阈值范围，当检测到Hive数据仓库空间使用率超过阈值范围时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive > Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比”修改阈值。

平滑次数为1，Hive数据仓库空间使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，Hive数据仓库空间使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

说明

MRS集群管理员可通过增加仓库容量或释放部分已使用空间的方式降低仓库空间使用率。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16001	MRS 3.3.0之前版本：次要（默认阈值为85%） MRS 3.3.0及之后版本：紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Hive数据仓库空间写满后系统将无法正常写入数据，可能导致部分数据丢失。

可能原因

- Hive使用HDFS容量上限过小。
- HDFS空间不足。
- 部分数据节点瘫痪。

处理步骤

扩展系统配置。

步骤1 分析集群HDFS使用情况，增加HDFS分配给Hive使用的容量上限。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”，然后查找“hive.metastore.warehouse.size.percent”，调大该配置项。设配置项的值为A，HDFS总存储空间为B，阈值为C，Hive已经使用

HDFS的空间大小为D。调整策略为 $A \times B \times C > D$ ，HDFS总存储空间可在HDFS NameNode页面查看，Hive已经使用HDFS的空间大小可在Hive的监控界面查看监控指标“Hive已经使用的HDFS空间大小”。

步骤2 检查该告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤3**。

对系统进行扩容。

步骤3 对系统进行扩容。

步骤4 检查该告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

检查数据节点是否正常。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤6 查看是否有“ALM-12006 NodeAgent进程异常”、“ALM-12007 进程故障”、“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”告警。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 分别参考“ALM-12006 NodeAgent进程异常”、“ALM-12007 进程故障”、“ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值”的处理步骤处理告警。

步骤8 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.122 ALM-16002 Hive SQL 执行成功率低于阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测执行的HQL成功百分比，HQL成功百分比由一个周期内Hive执行成功的HQL数/Hive执行HQL总数计算得到。该指标可通过“集群 > 服务 > Hive > 实例 > 具体的HiveServer实例”查看。执行的HQL成功百分比指标默认提供一个阈值范围，当检测到百分比指标低于阈值范围产生该告警。在该告警的定位信息可查看产生该告警的主机名，该主机IP也是HiveServer节点IP。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive > 执行成功的HQL百分比”修改阈值。

当系统在一个检测周期检测到该指标高于阈值的110%时，恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16002	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

系统执行业务能力过低，无法正常响应客户请求，对Hive服务无影响，需要检查HiveServer日志排查SQL失败原因。

可能原因

- HQL命令语法错误。

- 执行Hive on HBase任务时HBase服务异常。
- 执行Hive on Spark任务时Spark服务异常。
- 依赖的基础服务HDFS、Yarn、ZooKeeper等异常。

处理步骤

检查HQL命令是否符合语法。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面选择“运维 > 告警”，查看告警详情，获取产生告警的节点信息。
- 步骤2** 使用Hive客户端连接到产生该告警的HiveServer节点，查询Apache提供的HQL语法规则，确认输入的命令是否正确。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤3**。

说明

若想查看执行错误语句的用户，可下载产生该告警的HiveServer节点的HiveServerAudit日志，下载的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟。打开日志文件查找“Result=FAIL”关键字筛选执行错误语句的日志信息，再根据日志信息中的“UserName”查看执行错误语句的用户。

- 步骤3** 输入正确的HQL语句，观察命令是否正确执行。
- 是，执行**步骤12**。
 - 否，执行**步骤4**。

检查HBase服务是否异常。

- 步骤4** 与执行HQL命令的用户确认是否执行的是Hive on HBase任务。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，在服务列表查看HBase服务状态是否正常。
- 是，执行**步骤8**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤6** 选择“运维 > 告警”，查看告警界面的HBase相关告警，参照对应告警帮助进行处理。
- 步骤7** 输入正确的HQL语句，观察命令是否正确执行。
- 是，执行**步骤12**。
 - 否，执行**步骤8**。

检查HDFS、Yarn、ZooKeeper等是否正常。

- 步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。
- 步骤9** 在服务列表查看HDFS、Yarn、ZooKeeper等服务是否正常。
- 是，执行**步骤12**。
 - 否，执行**步骤10**。

步骤10 查看告警界面的相关告警，参照对应告警帮助进行处理。

步骤11 输入正确的HQL语句，观察命令是否正确执行。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤12 等待一分钟，查看本告警是否清除。

- 是，处理结束。
- 否，执行**步骤13**。

收集故障信息。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- Mapreduce
- Hive

步骤15 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.123 ALM-16003 Background 线程使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Background线程使用率情况。如果Hive使用的background线程池使用率超过阈值，则发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16003	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

后台Background线程数过多，导致新提交的任务无法及时运行。

可能原因

Hive后台的background线程池使用率过大。

- HiveServer后台的background线程池执行的任务过多。
- HiveServer后台的background线程池的容量过小。

处理步骤

检查HiveServer background线程池执行任务数量

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 具体的HiveServer实例”，找到“Background线程数”与“Background线程使用率”监控信息。
- 步骤2** 在Background线程数监控中，线程数目最近半小时时间内是否有异常偏高（默认队列数值为100，偏高数值>=90）。
 - 是，执行[步骤3](#)。
 - 否，执行[步骤5](#)。
- 步骤3** 调整提交到background线程池的任务数（比如，取消一些后台性能低，耗时长任务）。
- 步骤4** “Background线程数”和“Background线程数使用率”是否下降。
 - 是，执行[步骤7](#)。
 - 否，执行[步骤5](#)。

检查HiveServer background线程池容量。

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 具体的HiveServer实例”，找到“Background线程数”与“Background线程使用率”监控信息。

步骤6 查看 “\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/1_23_HiveServer/etc/hive-site.xml” 文件中 “hive.server2.async.exec.threads” 数量，适当增大该数值（如：增大原数值的20%）。

步骤7 保存更新配置。

步骤8 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤9](#)。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.124 ALM-16004 Hive 服务不可用

告警解释

系统每60秒周期性检测Hive服务状态。当Hive服务不可用时产生该告警。

当Hive服务恢复时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16004	紧急	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

系统无法提供数据加载，查询，提取服务。

可能原因

- Hive服务不可用可能与ZooKeeper、HDFS、Yarn和DBService等基础服务有关，也可能由Hive自身的进程故障引起。
 - ZooKeeper服务异常。
 - HDFS服务异常。
 - Yarn服务异常。
 - DBService服务异常。
 - Hive服务进程故障，如果告警由Hive进程故障引发，告警上报时间可能会延迟5分钟左右。
- Hive服务和基础服务间的网络通信中断。
- Hive的HDFS临时目录权限异常。
- Hive节点本地磁盘空间不足。

处理步骤

检查HiveServer/MetaStore进程状态。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，在Hive实例列表中，查看所有HiveServer或MetaStore实例状态是否都呈现未知状态。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤2 在Hive实例列表上方，选择“更多 > 重启实例”，重启HiveServer/MetaStore进程。

步骤3 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查ZooKeeper服务状态。

步骤4 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“进程故障”产生。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤5 在“进程故障”，查看“服务名”是否为“ZooKeeper”。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤6 参考“ALM-12007 进程故障”的处理步骤处理该故障。

步骤7 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

检查HDFS服务状态。

步骤8 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“HDFS服务不可用”产生。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤9 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤10 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

检查Yarn服务状态。

步骤11 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“Yarn服务不可用”产生。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

步骤12 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤13 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

检查DBService服务状态。

步骤14 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“DBService服务不可用”产生。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤17**。

步骤15 参考“ALM-27001 DBService服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤16 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤17**。

检查Hive与ZooKeeper、HDFS、Yarn和DBService之间的网络连接。

步骤17 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive”。

步骤18 单击“实例”。

显示HiveServer实例列表。

步骤19 单击“HiveServer”行的“主机名称”。

弹出HiveServer主机状态页面。

步骤20 记录“基本信息”下的IP地址。

步骤21 以omm用户通过**步骤20**获取的IP地址登录HiveServer所在的主机。

步骤22 执行ping命令，查看HiveServer所在主机与ZooKeeper、HDFS、Yarn和DBService服务所在主机的网络连接是否正常。（获取ZooKeeper、HDFS、Yarn和DBService服务所在主机的IP地址的方式和获取HiveServer IP地址的方式相同。）

- 是，执行**步骤31**。
- 否，执行**步骤23**。

步骤23 联系网络管理员恢复网络。

步骤24 在告警列表中，查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤25**。

检查HDFS临时目录权限。

步骤25 登录客户端所在节点，执行以下命令进入HDFS客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 具有supergroup组权限的用户（普通集群跳过该步骤）
```

步骤26 执行命令以下命令查看数据仓库目录权限是否为770：

```
hdfs dfs -ls /tmp | grep hive-scratch
```

- 是，执行**步骤29**。
- 否，执行**步骤27**。

步骤27 执行以下命令修复默认数据仓库权限：

```
hdfs dfs -chmod 770 /tmp/hive-scratch
```

步骤28 等待几分钟查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤29**。

检查本地磁盘空间是否正常。

步骤29 执行df -h命令检查磁盘使用情况，查看“/”、“/srv”、“/var”和集群安装目录（默认“/opt”）挂载的磁盘使用是否超过95%。

- 是，执行**步骤30**。
- 否，执行**步骤31**。

步骤30 清理对应目录下无用信息，保证可用磁盘空间大于80%，等待几分钟查看“Hive服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤31**。

收集故障信息。

步骤31 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤32 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper
- HDFS
- Yarn
- DBService
- Hive

步骤33 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤34 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.125 ALM-16005 Hive 服务进程堆内存使用超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Hive堆内存使用率，并把实际的Hive堆内存使用率和阈值相比较。当Hive堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive”修改阈值。

当Hive堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16005	MRS 3.3.0之前版本：重要（默认阈值为95%） MRS 3.3.0及之后版本：紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Hive堆内存使用率过高，会影响Hive任务运行的性能，甚至造成内存溢出导致Hive服务不可用。

可能原因

该节点Hive实例堆内存使用量过大，或分配的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“16005”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。

- 告警上报的角色是HiveServer，执行**步骤2**。
- 告警上报的角色是MetaStore，执行**步骤3**。

- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的HiveServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“HiveServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看HiveServer进程使用的堆内存是否已达到HiveServer进程设定的最大堆内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的MetaStore，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“MetaStore内存使用率统计”，单击“确定”，查看MetaStore进程使用的堆内存是否已达到MetaStore进程设定的最大堆内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”，选择“HiveServer/MetaStore > JVM”，将“HIVE_GC_OPTS/METASTORE_GC_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据如下建议进行调整，并单击“保存”。

📖 说明

1. HiveServer的GC参数配置建议

- 当HiveServer进程使用的堆内存已达到HiveServer进程设定的堆内存的阈值时，将“-Xmx”值调整为默认值的2倍，比如：“-Xmx”默认设置为2G时，调整“-Xmx”的值为4G。在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Hive > CPU和内存 > HiveServer堆内存使用率统计 (HiveServer)”，可查看“阈值”。
- 建议同时调节“-Xms”的值，使“-Xms”和“-Xmx”比值为1:2，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

2. MetaServer的GC参数配置建议

- 当MetaStore进程使用的堆内存已达到MetaStore进程设定的堆内存的阈值时，将“-Xmx”值调整为默认值的2倍，比如：“-Xmx”默认设置为2G时，调整“-Xmx”的值为4G。在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Hive > CPU和内存 > MetaStore堆内存使用率统计 (MetaStore)”，可查看“阈值”。
- 建议同时调节“-Xms”的值，使“-Xms”和“-Xmx”比值为1:2，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

步骤5 选择“更多 > 重启服务”重启服务。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤9 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.126 ALM-16006 Hive 服务进程直接内存使用超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Hive直接内存使用率，并把实际的Hive直接内存使用率和阈值相比较。当Hive直接内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive”修改阈值。

当Hive直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16006	MRS 3.3.0之前版本：重要（默认阈值为95%） MRS 3.3.0及之后版本：紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Hive直接内存使用率过高，会影响Hive任务运行的性能，甚至造成内存溢出导致Hive服务不可用。

可能原因

该节点Hive实例直接内存使用量过大，或分配的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“16006”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 告警上报的角色是HiveServer，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是MetaStore，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的HiveServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“HiveServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看HiveServer进程使用的直接内存是否已达到HiveServer进程设定的最大直接内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的MetaStore，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“MetaStore内存使用率统计”，单击“确定”，查看MetaStore进程使用的直接内存是否已达到MetaStore进程设定的最大直接内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”，选择“HiveServer/MetaStore > JVM”，将“HIVE_GC_OPTS/METASTORE_GC_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据如下建议进行调整，并单击“保存”。

📖 说明

1. HiveServer的GC参数配置建议

- 建议将“-XX:MaxDirectMemorySize”值设置为“-Xmx”值的1/8，比如：当“-Xmx”设置为8G时，“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为1024M，“-Xmx”设置为4G时，“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为512M。并且建议“-XX:MaxDirectMemorySize”值不小于512M。

2. MetaServer的GC参数配置建议

- 建议将“-XX:MaxDirectMemorySize”值设置为“-Xmx”值的1/8，比如：当“-Xmx”设置为8G时，“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为1024M，“-Xmx”设置为4G时，“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为512M。并且建议“-XX:MaxDirectMemorySize”值不小于512M。

步骤5 选择“更多 > 重启服务”重启服务。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤9 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.127 ALM-16007 Hive GC 时间超出阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Hive服务的GC时间，当检测到Hive服务的GC时间超出阈值(连续3次检测超过12秒)时产生该告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive”修改阈值。当Hive GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16007	重要	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

GC时间超出阈值，会影响到Hive数据的读写，可能导致任务执行变慢，甚至服务异常重启。

可能原因

该节点Hive实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“16007”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 告警上报的角色是HiveServer，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是MetaStore，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的HiveServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”，勾选“HiveServer的GC时间”，单击“确定”，查看GC时间是否大于12秒。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的MetaStore，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”，勾选“MetaStore的GC时间”，单击“确定”，查看GC时间是否大于12秒。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

查看JVM的当前配置

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”，选择“HiveServer/MetaStore > JVM”，将“HIVE_GC_OPTS/METASTORE_GC_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据如下建议进行调整，并单击“保存”。

📖 说明

1. HiveServer的GC参数配置建议

- 当Hive GC时间超出阈值时，将“-Xmx”值调整为默认值的2倍，比如：“-Xmx”默认设置为2G时，调整“-Xmx”的值为4G。
- 建议同时调节“-Xms”的值，使“-Xms”和“-Xmx”比值为1:2，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

2. MetaServer的GC参数配置建议

- 当Meta GC时间超出阈值时，将“-Xmx”值调整为默认值的2倍，比如：“-Xmx”默认设置为2G时，调整“-Xmx”的值为4G。
- 建议同时调节“-Xms”的值，使“-Xms”和“-Xmx”比值为1:2，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

步骤5 选择“更多 > 重启服务”重启服务。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

收集故障信息

步骤7 在主备集群的FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤9 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.128 ALM-16008 Hive 服务进程非堆内存使用超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Hive非堆内存使用率，并把实际的Hive非堆内存使用率和阈值相比较。当Hive非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Hive”修改阈值。

当Hive非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16008	MRS 3.3.0之前版本：重要（默认阈值为95%） MRS 3.3.0及之后版本：紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Hive非堆内存使用率过高，会影响Hive任务运行的性能，甚至造成内存溢出导致Hive服务不可用。

可能原因

该节点Hive实例非堆内存使用量过大，或分配的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“16008”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 告警上报的角色是HiveServer，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是MetaStore，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的HiveServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“HiveServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看HiveServer进程使用的非堆内存是否已达到HiveServer进程设定的最大非堆内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，单击告警上报的MetaStore，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存”，勾选“MetaStore内存使用率统计”，单击“确定”，查看MetaStore进程使用的非堆内存是否已达到MetaStore进程设定的最大非堆内存的阈值（默认95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 配置”，选择“全部配置”，选择“HiveServer/MetaStore > JVM”，将“HIVE_GC_OPTS/METASTORE_GC_OPTS”参数中“-XX:MaxMetaspaceSize”的值根据如下建议进行调整，并单击“保存”。

说明

1. HiveServer的GC参数配置建议
 - 建议将“-XX:MaxMetaspaceSize”值设置成为“-Xmx”大小的1/8，比如：“-Xmx”设置为2G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为256M；“-Xmx”设置为4G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为512M。
2. MetaServer的GC参数配置建议
 - 建议将“-XX:MaxMetaspaceSize”值设置成为“-Xmx”大小的1/8，比如：“-Xmx”设置为2G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为256M；“-Xmx”设置为4G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为512M。

步骤5 选择“更多 > 重启服务”重启服务。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。
- 步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.129 ALM-16009 Map 数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测执行的HQL的Map数是否超过阈值，超过阈值发出告警。系统默认的平滑次数为3次，默认阈值为5000。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16009	重要	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Hive执行的HQL的Map数过高，将占用大量Yarn队列资源，可能导致任务耗时较长，并且影响其他使用此队列运行的任务。

可能原因

执行的HQL语句存在可以优化的可能。

处理步骤

检查HQL的Map个数。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 资源”，查看“HQL的Map数”图表，找出Map数过大的HQL语句（Map数≥5000）。

步骤2 找到对应的HQL语句，优化在监控上显示map数过大的HQL语句，再尝试执行。

步骤3 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤6 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.130 ALM-16045 Hive 数据仓库被删除

告警解释

系统每60秒周期性检测Hive数据仓库情况，Hive数据仓库被删除告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16045	紧急	操作告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Hive默认数据仓库被删除，会导致在默认数据仓库中创建库、创建表失败，影响业务正常使用。

可能原因

Hive定时查看默认数据仓库的状态，发现Hive默认数据仓库被删除。

处理步骤

检查Hive默认数据仓库。

步骤1 以root用户登录客户端所在节点。

步骤2 执行以下命令，检查“`hdfs://hacluster/user/{用户名}/.Trash/Current/`”目录下是否存在该warehouse目录。

```
hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/user/<用户名>/.Trash/Current/
```

例如存在“`user/hive/warehouse`”：

```
host01:/opt/client # hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/user/test/.Trash/Current/  
Found 1 items  
drwx----- - test hadoop      0 2019-06-17 19:53 hdfs://hacluster/user/test/.Trash/Current/user
```

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 默认数据仓库存在自动恢复机制，用户可等待默认数据仓库的恢复（5~10s）。如果未恢复，用户可执行以下命令，将warehouse重新复原。

```
hdfs dfs -mv hdfs://hacluster/user/<用户名>/.Trash/Current/user/hive/  
warehouse /user/hive/warehouse
```

步骤4 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

收集故障信息。

步骤5 收集客户端后台“/.Trash/Current/”目录下内容的相关信息。

步骤6 请联系运维人员，并发送已收集的故障信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.131 ALM-16046 Hive 数据仓库权限被修改

告警解释

系统每60秒周期性检测Hive数据仓库的权限是否被修改，如果修改发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16046	紧急	操作告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Hive默认数据仓库的权限被修改，会影响当前用户，用户组，其他用户在默认数据仓库中创建库、创建表等操作的操作权限范围。会扩大或缩小权限。

可能原因

Hive定时查看默认数据仓库的状态，发现Hive默认数据仓库权限发生变更。

处理步骤

检查Hive默认数据仓库权限情况。

步骤1 以root用户登录客户端所在节点。

步骤2 执行以下命令进入HDFS客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

kinit 具有supergroup组权限的用户（普通集群跳过该步骤）

步骤3 执行以下命令修复默认数据仓库权限：

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：

```
hdfs dfs -chmod 770 hdfs://hacluster/user/hive/warehouse
```

```
hdfs dfs -chown hive:hive hdfs://hacluster/user/hive/warehouse
```
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：

```
hdfs dfs -chmod 777 hdfs://hacluster/user/hive/warehouse
```

```
hdfs dfs -chown hive:hive hdfs://hacluster/user/hive/warehouse
```

步骤4 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

收集故障信息。

步骤5 收集客户端后台“hdfs://hacluster/user/hive/warehouse”目录下内容的相关信息。

步骤6 请联系运维人员，并发送已收集的故障信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.132 ALM-16047 HiveServer 已从 Zookeeper 注销

告警解释

系统每60秒周期性检测Hive服务，若Hive在Zookeeper上的注册信息丢失，或者Hive无法连接上Zookeeper，将会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16047	重要	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Hive客户端新建连接时，无法选取已从Zookeeper注销的HiveServer节点。若所有HiveServer均已从Zookeeper注销，将导致HiveServer服务不可用。

可能原因

- ZooKeeper实例状态异常。
- Hive相关配置修改错误。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看是否有“ALM-12007 进程故障”告警产生。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤2 在“ALM-12007 进程故障”的“定位信息”中查看“服务名”是否为“ZooKeeper”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-12007 进程故障”的处理步骤处理该故障。

步骤4 在告警列表中，查看“ALM-16047 HiveServer已从Zookeeper注销”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查Hive相关配置修改是否正确。


- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面，单击“审计”，在审计页面单击“高级搜索”，单击“操作类型”右侧的，选择“保存配置 > 确定”，再单击“搜索”。
- 步骤6** 查看搜索结果中“服务”列为与Hive、ZooKeeper相关的服务，检查近期修改的配置，[表11-4](#)为部分可能影响Hive连接ZooKeeper的配置。

表 11-4 Hive 连接 ZooKeeper 的相关配置

服务	参数名称	参数说明
Hive	HIVE_GC_OPTS	HiveServer内存配置，异常配置可能导致HiveServer反复重启，需要排查实例进程健康状况。
	hive.zookeeper.quorum	Hive连接的ZooKeeper所在节点IP地址。
	hive.zookeeper.client.port	Hive连接的ZooKeeper客户端端口。
	hive.zookeeper.session.timeout	Hive连接ZooKeeper会话超时时间。
	hive.zookeeper.connection.timeout	Hive尝试连接ZooKeeper的超时时间。
	hive.zookeeper.connection.max.retries	Hive尝试连接ZooKeeper的最大重试次数。
ZooKeeper	clientPort	ZooKeeper的客户端端口。
	ssl.enabled	ZooKeeper的SSL连接开关。

重启相关实例。

- 步骤7** 登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击告警“Hive解注Zookeeper”所在行的下拉菜单，在“定位信息”中查看告警上报的角色名并确定实例IP地址。
- 步骤8** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hive > 实例”，勾选上报告警IP对应的实例，选择“更多 > 重启实例”。
- 步骤9** 重启完成后，等待5分钟，查看告警是否消除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行[步骤10](#)。

收集故障信息。

- 步骤10** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。
- 步骤12** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.133 ALM-16048 Tez 或者 Spark 库路径不存在

告警解释

系统每180秒周期性检测Tez和Spark库路径，不存在则产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16048	重要	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Tez或者Spark库路径不存在，会影响Hive on Tez，Hive on Spark的功能。

可能原因

Tez或者Spark在HDFS上库路径被删除。

处理步骤

检查Tez和Spark库路径。

步骤1 以root用户登录客户端所在节点。

步骤2 执行以下命令，检查“hdfs://hacluster/user/{用户名}/.Trash/Current/”目录下是否存在该tezlib或者sparklib目录。

```
hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/user/<用户名>/.Trash/Current/
```

例如存在“/user/hive/tezlib/8.1.0.1/”和“/user/hive/sparklib/8.1.0.1/”：

```
host01:/opt/client # hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/user/test/.Trash/Current/  
Found 1 items  
drwx----- - test hadoop      0 2019-06-17 19:53 hdfs://hacluster/user/test/.Trash/Current/user
```

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 执行以下命令，将tezlib和sparklib重新复原。

```
hdfs dfs -mv hdfs://hacluster/user/<用户名>/.Trash/Current/user/hive/tezlib/  
8.1.0.1/tez.tar.gz /user/hive/tezlib/8.1.0.1/tez.tar.gz
```

步骤4 查看本告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

收集故障信息。

步骤5 收集客户端后台“/.Trash/Current/”目录下内容的相关信息。

步骤6 请联系运维人员，并发送已收集的故障信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.134 ALM-16051 连接到 MetaStore 的 session 数占最大允许数的百分比超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测连接到MetaStore的session数占MetaStore允许的最大session数的百分比，当检测到百分比指标超过阈值范围时产生该告警。

当连接到MetaStore的session数占MetaStore允许的最大session数的百分比指标小于等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
16051	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Hive	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

发生当前告警时，表示连接到MetaStore的session数过多，将会导致无法建立新的连接。

可能原因

连接MetaStore的客户端过多。

处理步骤

修改MetaStore的最大连接数配置。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 在全部配置界面的搜索框中搜索“hive.metastore.server.max.threads”参数，确认该参数值是否为最大值“10000”。
 - 是，执行[步骤6](#)。
 - 否，执行[步骤3](#)。
- 步骤3** 修改“hive.metastore.server.max.threads”参数值为“10000”，单击“保存”保存配置。
- 步骤4** 单击“实例”，勾选所有MetaStore实例，选择“更多 > 重启实例”，重启MetaStore实例。

步骤5 等待MetaStore实例重启完成后，查看该告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“Hive”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Hive > 更多 > 采集堆栈”，在采集堆栈界面配置以下参数：

- 需要采集的角色勾选“MetaStore”。
- 选择采集的内容勾选“jstack”和“使能jstack和jmap -histo连续采集”。
- 采集间隔设置为10秒，持续时长设置为2分钟。

步骤10 单击“确定”，等待采集完成后单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息和堆栈信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.135 ALM-17003 Oozie 服务不可用

告警解释

系统每5秒周期性检测Oozie服务状态，当Oozie或者Oozie所依赖的组件无法正常提供服务时，系统产生此告警。

当Oozie服务恢复可用状态时，告警自动消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17003	紧急	处理错误告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Details	对告警信息的补充。

对系统的影响

无法使用Oozie服务调度任务。

可能原因

- DBService服务异常或者Oozie存储在DBService中的数据遭到破坏，导致Oozie服务不可用。
- HDFS服务异常或者Oozie存储在HDFS中的数据遭到破坏时，导致Oozie服务不可用。
- Yarn服务异常，导致Oozie服务不可用。
- Nodeagent进程故障，导致Oozie服务不可用。

处理步骤

查询Oozie服务健康状态码。

步骤1 在FusionInsight Manager中，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie”，单击“oozie WebUI”的“oozie”（两个任选一个），进入Oozie WebUI页面。

📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤2 在浏览器地址栏的URL地址后追加“/servicehealth”重新访问，“statusCode”对应的值即为当前Oozie的服务健康状态码。

例如，在浏览器中访问“https://10.10.0.117:20026/Oozie/oozie/130/oozie/servicehealth”，显示结果为：

```
{"beans":[{"name":"serviceStatus","statusCode":0}]}
```

如果无法查询出健康状态码或者浏览器一直无响应，可能是由于Oozie进程故障导致服务不可用，请参考[步骤13](#)进行处理。

步骤3 根据查询到的错误码执行相关处理步骤，请参考[表11-5](#)。

表 11-5 Oozie 服务健康状态码一览表

状态码	错误描述	错误原因	处理步骤
0	服务正常	无	无
18002	DBService服务异常	Oozie连接DBService失败或者存储在DBService中的数据遭到破坏	请参考 步骤4 。
18003	HDFS服务异常	Oozie连接HDFS失败或者存储在HDFS中的数据遭到破坏	请参考 步骤7 。
18005	Mapreduce服务异常	Yarn服务异常	请参考 步骤11 。

检查DBService服务。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，检查DBService服务当前状态是否正常。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤5 参考DBService服务的相关告警帮助进行处理，然后查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤18](#)。

步骤6 登录Oozie数据库检查数据是否完整。

1. 以root用户登录DBService主节点。

在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 实例”，即可查看DBService主节点IP地址信息。

2. 执行以下命令登录Oozie数据库。

```
su - omm
```

```
source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_BASE_8.1.0.1/install/  
FusionInsight-dbservice-2.7.0/.dbservice_profile
```

```
gsql -U 用户名-W Oozie数据库密码 -p 20051 -d 数据库名称
```

3. 登录成功后，输入\d，检查数据表是否共有15张。

Oozie服务默认有15张数据表，如果这些数据表被删除或者表结构被修改都可能导致Oozie服务不可用，请联系运维人员备份相关数据后进行恢复。

检查HDFS服务。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，检查HDFS服务当前状态是否正常。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤8 参考HDFS服务的相关告警帮助进行处理，然后查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

步骤9 登录HDFS检查Oozie文件目录是否完整。

1. 下载并安装HDFS客户端。
2. 以root用户登录客户端所在节点，执行以下命令，检查“/user/oozie/share”路径是否存在。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。

```
kinit admin
```

```
hdfs dfs -ls /user/oozie/share
```

- 是，执行**步骤18**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤10 在Oozie客户端安装目录中手动将share目录上传至HDFS的“/user/oozie”路径下，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

检查Yarn/Mapreduce服务。

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，检查Yarn、Mapreduce服务当前状态是否正常。

- 是，执行**步骤18**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤12 参考Yarn、Mapreduce服务的相关告警帮助进行处理，然后查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

检查Oozie进程。

步骤13 以root用户分别登录Oozie服务两个节点。

在FusionInsight Manager界面单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 实例”，即可查看服务所在节点的IP地址信息。

步骤14 执行命令`ps -ef | grep oozie`，检查Oozie进程是否存在。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤18**。

步骤15 分别检查和收集Oozie日志目录“/var/log/Bigdata/oozie”中的prestartDetail.log、oozie.log、catalina.out里的异常信息，确认非人为误操作导致的问题后，执行**步骤16**。

检查Nodeagent进程。

步骤16 以root用户分别登录Oozie服务两个节点。执行命令`ps -ef | grep nodeagent`，检查Nodeagent进程是否存在。

- 是，执行**步骤17**。

- 否，执行**步骤18**。

步骤17 执行kill -9 查询到的nodeagent进程ID命令，等待10分钟后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.136 ALM-17004 Oozie 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Oozie服务堆内存使用状态，当检测到Oozie实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警。堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17004	重要	业务质量告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃后无法使用Oozie服务调度任务。

可能原因

该节点Oozie实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Oozie堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存”中的“Oozie堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Oozie使用的堆内存是否已达到Oozie设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 配置”，选择“全部配置”。在搜索栏里搜索“GC_OPTS”参数，将“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

Oozie的GC参数配置建议：

建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.137 ALM-17005 Oozie 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Oozie服务非堆内存使用状态，当检测到Oozie实例非堆内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时产生该告警。非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17005	重要	业务质量告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃后无法使用Oozie服务调度任务。

可能原因

该节点Oozie实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Oozie非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存”中的“Oozie非堆内存使用率”，单击“确定”。

步骤3 查看Oozie使用的非堆内存是否已达到Oozie设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“GC_OPTS”参数，查看参数中是否有“-XX: MaxMetaspaceSize”。如果是，将“-XX: MaxMetaspaceSize”的值根据实际情况调大。如果否，手动添加“-XX: MaxMetaspaceSize”并将值设置成为“-Xmx”大小的1/8。单击“保存”，单击“确定”。

📖 说明

JDK1.8不再支持MaxPermSize。

Oozie的GC参数配置建议：

建议将“-XX:MaxMetaspaceSize”值设置成为“-Xmx”大小的1/8，比如：“-Xmx”设置为2G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为256M；“-Xmx”设置为4G时，“-XX:MaxMetaspaceSize”设置为512M。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.138 ALM-17006 Oozie 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Oozie服务直接内存使用状态，当检测到Oozie实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时，产生该告警。当Oozie直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17006	重要	业务质量告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃后无法使用Oozie服务调度任务。

可能原因

该节点Oozie实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Oozie直接内存使用率超过阈值 > 定位信息”检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存”中的“Oozie直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Oozie使用的直接内存是否已达到Oozie设定的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“GC_OPTS”参数。将“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

📖 说明

Oozie的GC参数配置建议:

建议将“-XX:MaxDirectMemorySize”值设置为“-Xmx”值的1/4, 比如: 当“-Xmx”设置为4G时,“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为1024M,“-Xmx”设置为2G时,“-XX:MaxDirectMemorySize”设置为512M。并且建议“-XX:MaxDirectMemorySize”值不小于512M。

步骤5 重启受影响的服务或实例, 观察界面告警是否清除。

- 是, 处理完毕。
- 否, 执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面, 选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮, 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟, 单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员, 并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后, 系统会自动清除此告警, 无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.139 ALM-17007 Oozie 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Oozie进程的垃圾回收 (GC) 占用时间, 当检测到Oozie进程的垃圾回收 (GC) 时间超出阈值时, 产生该告警。垃圾回收 (GC) 时间小于阈值时, 告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17007	紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

导致Oozie调度任务响应变慢直至服务不可用。

可能原因

该节点Oozie实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Oozie进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”中的“Oozie垃圾回收（GC）总时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Oozie每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Oozie > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“GC_OPTS”参数。将“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”进行保存。

📖 说明

Oozie的GC参数配置建议：

建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.140 ALM-17008 Oozie 连接 ZooKeeper 状态异常

告警解释

在HA模式下，Oozie会依赖ZooKeeper，当检测到与ZooKeeper的连接状态连续3次异常时，产生该告警。

当检测到Oozie连接ZooKeeper状态正常时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17008	次要	处理错误告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

正在运行的调度任务会阻塞，无法提交新的调度任务。在HA模式下，Oozie服务会重启。

可能原因

- ZooKeeper服务异常。
- Oozie连接ZooKeeper异常。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看ZooKeeper运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看“Oozie连接ZooKeeper状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查Oozie与ZooKeeper连接是否异常。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 在线检索”，选择“Oozie”服务，检索日志关键词“[Oozie Alarm Enhancement][ZooKeeper]”，在日志中查看具体告警原因，并进行处理。在告警列表中查看“Oozie连接ZooKeeper状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.141 ALM-17009 Oozie 连接 DBService 状态异常

告警解释

Oozie会依赖DBService，提交任务后系统会检测DBService连接状态，当检测到与DBService的连接状态连续10次异常时，产生该告警。

当检测到Oozie连接DBService状态正常时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17009	次要	处理错误告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

正在运行的调度任务会阻塞，无法提交新的调度任务。

可能原因

- DBService服务异常。
- Oozie连接DBService异常。

处理步骤

检查DBService服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看DBService运行状态是否为“良好”。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-27001 DBService服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-27001 DBService服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看“Oozie连接DBService状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查Oozie与DBService连接是否异常。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 在线检索”，选择“Oozie”服务，检索日志关键词“[Oozie Alarm Enhancement][DB Service]”，在日志中查看具体告警原因，并进行处理。在告警列表中查看“Oozie连接DBService状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.142 ALM-17010 Oozie 连接 HDFS 状态异常

告警解释

Oozie会依赖HDFS，提交任务后系统会检测HDFS连接状态，当检测到与HDFS的连接状态连续3次异常时，产生该告警。

当检测到Oozie连接HDFS状态正常时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17010	次要	处理错误告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

正在运行的调度任务会阻塞，无法提交新的调度任务。

可能原因

HDFS服务重启、故障或网络故障导致Oozie与HDFS连接状态异常。

处理步骤

检查HDFS服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看HDFS运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。

- 否，执行**步骤2**。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看“Oozie连接HDFS状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查Oozie与HDFS连接是否异常。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 在线检索”，选择“Oozie”服务，检索日志关键词“[Oozie Alarm Enhancement][HDFS]”，在日志中查看具体告警原因，并进行处理。在告警列表中查看“Oozie连接HDFS状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.143 ALM-17011 Oozie 连接 Yarn 状态异常

告警解释

Oozie会依赖Yarn，提交任务后系统会检测Yarn连接状态，当检测到与Yarn的连接状态连续5次异常时，产生该告警。

当检测到Oozie连接Yarn状态正常时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
17011	次要	处理错误告警	Oozie	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

正在运行的调度任务会阻塞，无法提交新的调度任务。

可能原因

- Yarn服务异常。
- Oozie连接Yarn异常。

处理步骤

检查Yarn服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看Yarn运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看“Oozie连接Yarn状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查Oozie与Yarn连接是否异常。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 在线检索”，选择“Oozie”服务，检索日志关键词 “[Oozie Alarm Enhancement][YARN]”，在日志中查看具体告警原因，并进行处理。在告警列表中查看“Oozie连接Yarn状态异常”告警是否清除

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Oozie”，单击“确定”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.144 ALM-18000 Yarn 服务不可用

告警解释

告警模块按60秒周期检测Yarn服务状态。当检测到Yarn服务不可用时产生该告警。

Yarn服务恢复时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18000	紧急	处理错误告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

集群无法提供Yarn服务。用户无法执行新的application。已提交的application无法执行。

可能原因

- ZooKeeper服务异常。
- HDFS服务异常。
- Yarn集群中没有主ResourceManager实例。
- Yarn集群中的所有NodeManager节点异常。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有告警“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”产生。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤2 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤处理故障后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

检查HDFS服务状态。

步骤3 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有HDFS相关告警产生。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤4 选择“运维 > 告警 > 告警”，根据告警帮助处理HDFS相关告警后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。


检查Yarn集群中的ResourceManager状态。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn”。

步骤6 在“概览”中，检查Yarn集群中是否存在主ResourceManager实例。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤10**。

检查Yarn集群中的NodeManager节点状态。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例”。
- 步骤8** 查看NodeManager的“运行状态”，检查是否有处于非健康状态的节点。
- 是，执行**步骤9**。
 - 否，执行**步骤10**。
- 步骤9** 按“ALM-18002 NodeManager心跳丢失”或“ALM-18003 NodeManager不健康”提供的步骤处理该故障，故障修复后检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤10**。
- 收集故障信息。**
- 步骤10** 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤11** 在“服务”勾选待操作集群的“Yarn”。
- 步骤12** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.145 ALM-18002 NodeManager 心跳丢失

告警解释

系统每30秒周期性检测丢失的NodeManager节点，并把丢失的节点数和阈值相比较。“丢失的节点数”指标默认提供一个阈值。当检测到“丢失的节点数”的值超出阈值时产生该告警。

用户可通过选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，修改yarn.nodemanager.lost.alarm.threshold的值来配置阈值（修改该参数不用重启Yarn，就可以生效）。

阈值默认为零，当丢失节点数超过该值时，触发告警，小于阈值时会自动消除告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18002	重要	处理错误告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	丢失节点	丢失节点的主机列表。

对系统的影响


- 丢失的NodeManager节点无法提供Yarn服务。
- 容器减少，集群性能下降。

可能原因

- NodeManager没有经过退服操作，强制被删除。
- NodeManager所有实例被停止或者进程故障。
- NodeManager节点所在主机故障。
- NodeManager和ResourceManager之间的网络断连或者繁忙。

处理步骤

检查NodeManager状态。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中找到当前告警，单击  获取告警详细信息，在“附加信息”中获取丢失状态的节点。

步骤2 确认处于丢失状态的节点是否是人为未经过退服操作，直接主动删除的主机。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn”，进入“配置”页面，选择“全部配置”，搜索“yarn.nodemanager.lost.alarm.threshold”，修改值为未退服主动删除的主机个数。设置成功后检查告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 手动清除此告警，后续删除主机前务必进行退服操作。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“主机”，查看**步骤1**中获取的节点是否健康。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 参考“ALM-12006 NodeAgent进程异常”的操作步骤进行处理，节点恢复正常后，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

检查进程状态。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例”，查看是否存在状态为非“良好”的NodeManager。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤8 确认此NodeManager实例是否被删除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤9 重启ResourceManager的主备实例，然后检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

检查实例状态。

步骤10 选择处于非“良好”状态的NodeManager实例并重启该实例。检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

检查网络状态。

步骤11 登录管理节点，ping丢失的NodeManager节点的IP地址，检查网络是否断连或繁忙。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。


步骤12 修复网络故障，然后查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

收集故障信息。

步骤13 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤15 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----**结束**

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.146 ALM-18003 NodeManager 不健康

告警解释

系统每30秒周期性检测不健康NodeManager节点，并把不健康节点数和阈值相比较。“不健康的节点数”指标默认提供一个阈值。当检测到“不健康的节点数”的值超出阈值时产生该告警。

用户可通过选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，修改

“yarn.nodemanager.unhealthy.alarm.threshold”的值来配置阈值（修改该参数不用重启Yarn，就可以生效）。

阈值默认为零，当不健康节点数超过该值时，触发告警，小于阈值时会自动消除告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18003	重要	处理错误告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	不健康节点	不健康节点的主机列表。

对系统的影响

- 故障的NodeManager节点无法提供Yarn服务。
- 容器减少，集群性能下降。


可能原因

- NodeManager节点所在主机的硬盘空间不足。

- NodeManager节点本地目录omm用户无访问权限。

处理步骤

检查主机的硬盘空间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中找到当前告警，单击  获取告警详细信息，在“附加信息”中获取不健康状态的节点。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例”，选择对应主机的NodeManager实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“yarn.nodemanager.local-dirs”和“yarn.nodemanager.log-dirs”对应的磁盘。
- 步骤3** 选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看对应的磁盘是否存在“ALM-12017 磁盘容量不足”告警。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤5**。
- 步骤4** 参考“ALM-12017 磁盘容量不足”操作步骤进行处理，故障恢复后，查看本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤5** 选择“主机 > 待查看的主机名称”，在主机的概览页面查看对应分区的磁盘使用情况。检查挂载磁盘使用空间百分比是否已经超过Yarn参数“yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage”所配置的值。
- 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤6** 将磁盘使用率降到该配置值以下，等待10-20分钟，然后检查该告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。

检查NodeManager节点本地目录的访问权限。


- 步骤7** 获取**步骤2**中查看到的NodeManager目录，以root用户登录每个NodeManager节点，并进入获取到的目录。
- 步骤8** 执行ll命令查看对应localdir的文件夹和containerlogs文件夹权限，确认权限是否是“755”，且“用户:属组”是否为“omm:ficommon”。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤9**。
- 步骤9** 执行如下命令将文件夹权限修改为“755”，并将“用户:属组”修改为“omm:ficommon”。
- ```
chmod 755 <folder_name>
```
- ```
chown omm:ficommon <folder_name>
```
- 步骤10** 等待10~20分钟，检查该告警是否恢复。
- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息。

步骤11 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.147 ALM-18008 ResourceManager 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Yarn ResourceManager堆内存使用率，并把实际的Yarn ResourceManager堆内存使用率和阈值相比较。当Yarn ResourceManager堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn”修改阈值。

平滑次数为1，Yarn ResourceManager堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，Yarn ResourceManager堆内存使用率小于或等于阈值的95%时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18008	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Yarn ResourceManager堆内存使用率过高，会影响Yarn任务提交和运行的性能，甚至造成内存溢出导致Yarn服务不可用。

可能原因

该节点Yarn ResourceManager实例堆内存使用量过大，或分配的堆内存不合理，导致使用量超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用量。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警 > Yarn ResourceManager堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > ResourceManager（对应上报告警实例主机名）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“ResourceManager内存使用率”。查看堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看ResourceManager使用的堆内存是否已达到ResourceManager设定的最大堆内存的95%。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > ResourceManager > 系统”。将“GC_OPTS”参数根据实际情况调大，并单击“保存”，保存完成后重启角色实例。

📖 说明

集群中的NodeManager实例数量和ResourceManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms10G -Xmx10G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到1000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms20G -Xmx20G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到2000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms40G -Xmx40G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到3000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms60G -Xmx60G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到4000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms80G -Xmx80G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到5000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms100G -Xmx100G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=6G

步骤5 观察界面告警是否清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- NodeAgent
- Yarn

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.148 ALM-18009 JobHistoryServer 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Mapreduce JobHistoryServer堆内存使用率，并把实际的Mapreduce JobHistoryServer堆内存使用率和阈值相比较。当Mapreduce JobHistoryServer堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MapReduce”修改阈值。

平滑次数为1，MapReduce JobHistoryServer堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，MapReduce JobHistoryServer堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18009	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	MapReduce	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Mapreduce JobHistoryServer堆内存使用率过高，会影响Mapreduce 服务日志归档的性能，甚至造成内存溢出导致Mapreduce服务不可用。

可能原因

该节点Mapreduce JobHistoryServer实例堆内存使用量过大，或分配的堆内存不合理，导致使用量超过阈值。

处理步骤

检查内存使用量。


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > MapReduce JobHistoryServer堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce > 实例 > JobHistoryServer（对应上报告警实例主机名）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“JobHistoryServer堆内存使用百分比统计”。查看堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看JobHistoryServer使用的堆内存是否已达到JobHistoryServer设定的最大堆内存的95%。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce > 配置 > 全部配置 > JobHistoryServer > 系统”。将“GC_OPTS”参数根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”并重启。

说明

历史任务数10000和JobHistoryServer内存的对应关系如下：
-Xms30G -Xmx30G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

- 步骤5** 观察界面告警是否清除？
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。
- NodeAgent
 - Mapreduce
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.149 ALM-18010 ResourceManager 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测ResourceManager进程的垃圾回收 (GC) 占用时间，当检测到ResourceManager进程的垃圾回收 (GC) 时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收 (GC) 时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18010	紧急 (默认阈值为15000ms) 重要 (默认阈值为10000ms)	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

ResourceManager进程的垃圾回收时间过长，可能影响该ResourceManager进程正常提供服务。

可能原因

该节点ResourceManager实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18010 ResourceManager进程垃圾回收（GC）时间超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > ResourceManager（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选“ResourceManager垃圾回收（GC）时间”。查看ResourceManager每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看ResourceManager每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > ResourceManager > 系统”。将“GC_OPTS”参数根据实际情况调大。

说明

集群中的NodeManager实例数量和ResourceManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms10G -Xmx10G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到1000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms20G -Xmx20G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到2000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms40G -Xmx40G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到3000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms60G -Xmx60G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到4000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms80G -Xmx80G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到5000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms100G -Xmx100G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=6G

步骤5 保存配置，并重启该ResourceManager实例。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“ResourceManager”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.150 ALM-18011 NodeManager 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测NodeManager进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到NodeManager进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18011	紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NodeManager进程的垃圾回收时间过长，可能影响该NodeManager进程正常提供服务。

可能原因

该NodeManager节点实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18011 NodeManager进程垃圾回收（GC）时间超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > NodeManager（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选“NodeManager垃圾回收（GC）时间”。查看NodeManager每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看NodeManager每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > NodeManager > 系统”。将“GC_OPTS”参数根据实际情况调大。

说明

集群中的NodeManager实例数量和NodeManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500以上，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms8G -Xmx8G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

步骤5 保存配置，并重启NodeManager实例。

步骤6 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“NodeManager”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.151 ALM-18012 JobHistoryServer 进程垃圾回收 (GC) 时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测JobHistoryServer进程的垃圾回收 (GC) 占用时间，当检测到JobHistoryServer进程的垃圾回收 (GC) 时间超出阈值时，产生该告警。

垃圾回收 (GC) 时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18012	紧急 (默认阈值为20000ms) 重要 (默认阈值为12000ms)	业务质量告警	MapReduce	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

JobHistoryServer进程的垃圾回收时间过长，可能影响该JobHistoryServer进程正常提供服务。

可能原因

该节点JobHistoryServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18012 JobHistoryServer进程垃圾回收（GC）时间超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > MapReduce > 实例 > JobHistoryServer（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选“JobHistoryServer垃圾回收（GC）时间”。查看JobHistoryServer每分钟的垃圾回收时间统计情况。
- 步骤3** 查看JobHistoryServer每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce > 配置 > 全部配置 > JobHistoryServer > 系统”。将“GC_OPTS”参数根据实际情况调大。

📖 说明

历史任务数10000和JobHistoryServer内存的对应关系如下：
-Xms30G -Xmx30G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

- 步骤5** 保存配置，并重启JobHistoryServer实例。
- 步骤6** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“JobHistoryServer”。
- 步骤9** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.152 ALM-18013 ResourceManager 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测ResourceManager服务直接内存使用状态，当检测到ResourceManager实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18013	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

ResourceManager可用直接内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃。

可能原因

该节点ResourceManager实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18013 ResourceManager直接内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > ResourceManager（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“ResourceManager内存使用详情”。查看直接内存使用情况。

步骤3 查看ResourceManager使用的直接内存是否已达到ResourceManager设定的最大直接内存的90%(默认阈值)。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > ResourceManager > 系统”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 在“GC_OPTS”中把参数“-XX:MaxDirectMemorySize”删除。

步骤6 保存配置，并重启ResourceManager实例。

步骤7 查看告警信息，是否存在告警“ALM-18008 ResourceManager堆内存使用率超过阈值”。

- 是，查看“ALM-18008 ResourceManager堆内存使用率超过阈值”进行处理。
- 否，执行**步骤8**。


步骤8 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“ResourceManager”。

步骤11 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.153 ALM-18014 NodeManager 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Yarn服务直接内存使用状态，当检测到NodeManager实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18014	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响


NodeManager可用直接内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃。

可能原因

该节点NodeManager实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18014 NodeManager直接内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
 - 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > NodeManager（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“NodeManager内存使用率”。查看直接内存使用情况。
 - 步骤3** 查看NodeManager使用的直接内存是否已达到NodeManager设定的最大直接内存的90%(默认阈值)。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤9**。
 - 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > NodeManager > 系统”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。
 - 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤7**。
 - 步骤5** 在“GC_OPTS”中把参数“-XX:MaxDirectMemorySize”删除。
 - 步骤6** 保存配置，并重启NodeManager实例。
 - 步骤7** 查看告警信息，是否存在告警“ALM-18018 NodeManager堆内存使用率超过阈值”。
 - 是，查看“ALM-18018 NodeManager堆内存使用率超过阈值”进行处理。
 - 否，执行**步骤8**。
 - 步骤8** 观察界面告警是否清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤9**。
- 收集故障信息。**
- 步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
 - 步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“NodeManager”。
 - 步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
 - 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.154 ALM-18015 JobHistoryServer 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测MapReduce服务直接内存使用状态，当检测到JobHistoryServer实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18015	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	MapReduce	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

MapReduce可用直接内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃。

可能原因

该节点JobHistoryServer实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18015 JobHistory直接内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > MapReduce > 实例 > JobHistoryServer（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“JobHistoryServer内存使用详情”。查看直接内存使用情况。

步骤3 查看MapReduce使用的直接内存是否已达到MapReduce设定的最大直接内存的90%。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > MapReduce > 配置 > 全部配置 > JobHistoryServer > 系统”。查看“GC_OPTS”参数中是否存在“-XX:MaxDirectMemorySize”。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 在“GC_OPTS”中把参数“-XX:MaxDirectMemorySize”删除。

步骤6 保存配置，并重启JobHistoryServer实例。

步骤7 查看告警信息，是否存在告警“ALM-18009 JobHistoryServer堆内存使用率超过阈值”。

- 是，查看“ALM-18009 JobHistoryServer堆内存使用率超过阈值”进行处理。
- 否，执行**步骤8**。


步骤8 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“JobHistoryServer”，单击“确定”。

步骤11 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.155 ALM-18016 ResourceManager 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Yarn ResourceManager非堆内存使用率，并把实际的Yarn ResourceManager非堆内存使用率和阈值相比较。当Yarn ResourceManager非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn”修改阈值。

当Yarn ResourceManager非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18016	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Yarn ResourceManager非堆内存使用率过高，会影响Yarn任务提交和运行的性能，甚至造成内存溢出导致Yarn服务不可用。

可能原因

该节点Yarn ResourceManager实例非堆内存使用量过大，或分配的非堆内存不合理，导致使用量超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用量。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18016 Yarn ResourceManager非堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > ResourceManager（对应上报告警实例主机名）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“ResourceManager内存使用率”。查看非堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看ResourceManager使用的非堆内存是否已达到ResourceManager设定的最大非堆内存的90%。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > ResourceManager > 系统”。对ResourceManager 的内存参数“GC_OPTS”进行调整。保存配置，并重启ResourceManager实例。

说明

集群中的NodeManager实例数量和ResourceManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms10G -Xmx10G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到1000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms20G -Xmx20G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G
- 集群中的NodeManager实例数量达到2000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms40G -Xmx40G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到3000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms60G -Xmx60G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到4000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms80G -Xmx80G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=4G
- 集群中的NodeManager实例数量达到5000，ResourceManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms100G -Xmx100G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=6G

- 步骤5** 观察界面告警是否清除。
 - 是，处理完毕。


- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- NodeAgent
- Yarn

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.156 ALM-18017 NodeManager 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Yarn NodeManager非堆内存使用率，并把实际的Yarn NodeManager非堆内存使用率和阈值相比较。当Yarn NodeManager非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn”修改阈值。

当Yarn NodeManager非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18017	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Yarn NodeManager非堆内存使用率过高，会影响Yarn任务提交和运行的性能，甚至造成内存溢出导致Yarn服务不可用。

可能原因

该节点Yarn NodeManager实例非堆内存使用量过大，或分配的非堆内存不合理，导致使用量超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用量。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18017 Yarn NodeManager非堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > NodeManager（对应上报告警实例主机名）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“NodeManager内存使用率”。查看非堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看NodeManager使用的非堆内存是否已达到NodeManager设定的最大非堆内存的90%。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > NodeManager > 系统”。对NodeManager的内存参数“GC_OPTS”进行调整，并单击“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”并重启角色实例。

📖 说明

集群中的NodeManager实例数量和NodeManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500以上，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms8G -Xmx8G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

步骤5 观察界面告警是否清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”下拉框中勾选待操作集群的如下节点信息，单击“确定”。

- NodeAgent
- Yarn

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.157 ALM-18018 NodeManager 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Yarn服务堆内存使用状态，当检测到NodeManager实例堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18018	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

NodeManager堆内存使用率过高，会影响Yarn任务提交和运行的性能，甚至可能会造成内存溢出导致Yarn服务崩溃。

可能原因

该节点NodeManager实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18018 NodeManager堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 实例 > NodeManager（对应上报告警实例IP地址）”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“NodeManager内存使用率”。查看堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看NodeManager使用的堆内存是否已达到NodeManager设定的最大堆内存的95%（默认阈值）。
 - 是，执行**步骤4**。

- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置 > NodeManager > 系统”。将“GC_OPTS”参数的值根据实际情况调大。保存配置，并重启NodeManager实例。

说明

集群中的NodeManager实例数量和NodeManager内存大小的对应关系参考如下：

- 集群中的NodeManager实例数量达到100，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到200，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=1G
- 集群中的NodeManager实例数量达到500以上，NodeManager实例的JVM参数建议配置为：-Xms8G -Xmx8G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

步骤5 观察界面告警是否清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- NodeAgent
- Yarn

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.158 ALM-18019 JobHistoryServer 非堆内存使用率超过 阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率，并把实际的MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率和阈值相比较。当MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MapReduce”修改阈值。

当MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18019	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	业务质量告警	MapReduce	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率过高，会影响MapReduce任务提交和运行的性能，甚至造成内存溢出导致MapReduce服务不可用。

可能原因

该节点MapReduce JobHistoryServer实例非堆内存使用量过大，或分配的非堆内存不合理，导致使用量超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用量。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-18019 MapReduce JobHistoryServer非堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > MapReduce > 实例 > JobHistoryServer（对应上报告警实例主机名）”，单击图表区

域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 资源”，勾选“JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计”。查看非堆内存使用情况。

步骤3 查看JobHistoryServer使用的非堆内存是否已达到JobHistoryServer设定的最大非堆内存的90%。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > MapReduce > 配置 > 全部配置 > JobHistoryServer > 系统”。对NodeManager 的内存参数“GC_OPTS”进行调整，并单击“保存”，单击“确定”进行重启。

📖 说明

历史任务数10000和JobHistoryServer内存的对应关系如下：
-Xms30G -Xmx30G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=2G

步骤5 观察界面告警是否清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- NodeAgent
- MapReduce

步骤8 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.159 ALM-18020 Yarn 任务执行超时

告警解释

系统每15分钟周期性检测提交到Yarn上的Mapreduce和Spark应用任务（JDBC常驻任务除外），当检测到任务执行时间超过用户指定的超时时间时，产生该告警，但任务仍继续正常执行。其中，Mapreduce的客户端超时参数为“mapreduce.application.timeout.alarm”，Spark的客户端超时参数为“spark.application.timeout.alarm”（单位：毫秒）。

当该任务结束或者任务被终止后，该告警会自动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18020	次要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	应用名	产生告警的应用名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

任务执行超时后的运行时间内，该告警一直存在，但任务仍继续正常执行，没有任何影响。

可能原因

- 指定的超时时间少于所需执行时间。
- 任务运行的队列资源不足。
- 任务数据倾斜，导致一些任务处理的数据量大，执行时间长。

处理步骤

检查超时时间是否正确设置。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，弹出告警页面。

步骤2 在告警页面，选中“告警ID”为“18020”的告警，在该页面的告警详情里查看“定位信息”，查看超时任务的名称和超时时间。

步骤3 根据任务名称和超时时间，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，登录Yarn的原生页面。在原生页面找到该任务，查看该任务的“StartTime”，根据系统当前时间计算任务已执行的时间。查看已执行的时间是否大于超时时间。


- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

步骤4 请根据业务合理评估任务的预期执行时间，并与任务的超时时间对比。若超时时间设置过小，请设置客户端的超时时间（“mapreduce.application.timeout.alarm”或“spark.application.timeout.alarm”）为任务的预期执行时间。重新运行任务后，查看是否不再上报告警。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查队列资源是否不足。

步骤5 在原生页面找到该任务，查看该任务的“Queue”中的队列名。单击原生页面左侧“Scheduler”，在“Applications Queues”页框中查找对应的队列名，并下拉展开队列的详细信息，如图所示：




步骤6 查看队列详情中“Used Resources”是否近似等于“Max Resources”，即任务提交的队列中资源已经使用完毕，若队列资源不足，请在FusionInsight Manager的“租户资源 > 动态资源计划 > 资源分布策略”中调大队列的“最大资源”。重新运行任务后，查看是否不再上报告警。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

检查任务是否发生数据倾斜。

步骤7 在Yarn的原生页面，选择“任务ID（如application_1565337919723_0002） > Tracking URL:ApplicationMaster > job_1565337919723_0002”，进入如下页面：




步骤8 选择左侧“Job > Map tasks”或者“Job > Reduce tasks”，查看每个Map或者每个Reduce任务的执行时间是否相差很大，如果相差很大，说明任务数据发生了倾斜，需要对任务数据进行均衡。

步骤9 按照如上原因进行处理后，重新执行任务，观察本告警是否还出现。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息

- 步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。
- 步骤12** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.160 ALM-18021 Mapreduce 服务不可用

告警解释

告警模块按60秒周期检测Mapreduce服务状态。当检测到Mapreduce服务不可用时产生该告警。

Mapreduce服务恢复时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18021	紧急	处理错误告警	MapReduce	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

集群无法提供Mapreduce服务，如无法通过Mapreduce查看任务日志，无法提供Mapreduce服务的日志归档功能等。

可能原因

- JobHistoryServer实例异常。
- KrbServer服务异常。
- ZooKeeper服务异常。
- HDFS服务异常。
- Yarn服务异常。

处理步骤

检查Mapreduce服务JobHistoryServer实例状态。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce > 实例”。

步骤2 查看JobHistoryServer的“运行状态”，检查JobHistoryServer是否处于良好状态。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

检查KrbServer服务状态。

步骤3 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-25500 KrbServer服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤4 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”的处理步骤处理故障后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查Zookeeper服务状态。

步骤5 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤6 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤处理故障后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

检查HDFS服务状态。

步骤7 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤8 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理故障后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

检查Yarn服务状态。

步骤9 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。


步骤10 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”的处理步骤处理故障后，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息。

步骤11 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“Mapreduce”。

步骤13 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.161 ALM-18022 Yarn 队列资源不足

告警解释

告警模块按周期（“alarm.resource.lack.check.times.threshold”参数控制，单位：分钟）检测Yarn队列资源，当队列可用资源或队列AM（ApplicationMaster）可用资源不足时：

- 如果“alarm.resource.lack.enable”参数配置为“true”，且“alarm.resource.lack.enable.queues”为空，则允许所有队列触发当前告警。
- 如果“alarm.resource.lack.enable”参数配置为“true”，且“alarm.resource.lack.enable.queues”配置了队列名称，则仅允许指定的队列上报当前告警。
- 如果“alarm.resource.lack.enable”参数配置为“false”，则不允许所有队列上报当前告警。

以上参数可以在Manager页面选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，搜索对应参数进行配置。

当可用资源充足时，该告警自动消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18022	次要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	队列名	产生告警的队列名。
	队列指标名	产生告警的队列指标名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

- 应用任务结束时间变长。
- 新应用提交后长时间无法运行。

可能原因

- 告警上报机制需要调整。（仅适用于MRS 3.3.1及之后版本）
- NodeManager节点资源过小。
- 队列最大资源容量设置过小。
- AM最大资源百分比设置过小。

处理步骤

调整告警上报机制（仅适用于MRS 3.3.1及之后版本）

步骤1 请根据实际业务情况，确认是否所有队列都需要上报当前告警：

- 所有队列都不需要上报告警：登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，搜索并修改“alarm.resource.lack.enable”参数值为“false”，保存配置。
- 仅部分队列需要上报告警：登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，搜索并修改“alarm.resource.lack.enable.queues”参数值为需要上报当前告警的队列名称，保存配置。
- 所有队列都需要上报告警：执行**步骤3**。

步骤2 等待5分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤3](#)。

检查NodeManager节点资源

步骤3 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，弹出告警页面。

步骤4 查看“Yarn队列资源不足”告警详情中的“定位信息”，查看“定位信息”是否为“队列名=root;队列指标名=Memory”或“队列名=root;队列指标名=vCores”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤5 出现该定位信息表示Yarn集群内存或CPU不足，登录NodeManager节点，分别使用命令`free -g`和`cat /proc/cpuinfo`，查询节点可用内存和可用CPU，据此在FusionInsight Manager界面增大Yarn NodeManager的资源参数“yarn.nodemanager.resource.memory-mb”和“yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores”的值，然后重启NodeManager实例。

步骤6 查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

检查队列最大资源容量设置

步骤7 查看告警详情中“定位信息”为“队列名=<租户队列名>;队列指标名=Memory”或“队列名=<租户队列名>;队列指标名=vCores”，然后查看告警详情中“附加信息”是否包含“available Memory =”或“available vCores =”。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤8 出现该附加信息表示该租户队列内存或者CPU不足，选择“租户资源 > 动态资源计划 > 资源分布策略”，调大“最大资源”的值，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤9 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，输入搜索关键字“threshold”，单击“ResourceManager”，调整如下参数阈值：

如果“附加信息”中包含“available Memory =”，调整“yarn.queue.memory.alarm.threshold”的阈值使其小于“附加信息”中的“available Memory =”的值。

如果“附加信息”中包含“available vCores =”，调整“yarn.queue.vcore.alarm.threshold”的阈值使其小于“附加信息”中的“available vCores =”的值。

步骤10 等待5分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

检查AM最大资源百分比

步骤11 查看“附加信息”包含“available AmMemory =”或“available AmvCores =”，表示该租户队列的ApplicationMaster内存和CPU不足，选择“租户资源 > 动态资源计划 > 队列配置”，增大“AM最多占用资源”，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

步骤12 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，输入搜索关键字“threshold”，单击“ResourceManager”：调整如下参数阈值：

如果“附加信息”包含“available AmMemory =”，调整“yarn.am.memory.alarm.threshold”的阈值使其小于“附加信息”中的“available AmMemory =”的值。

如果“附加信息”包含“available AmvCores =”，调整“yarn.am.vcore.alarm.threshold”的阈值使其小于“附加信息”中的“available AmvCores =”的值。

步骤13 等待5分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息。

步骤14 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤16 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.162 ALM-18023 Yarn 任务挂起数超过阈值

告警解释

告警模块按60秒周期检测Yarn队列上pending的应用的数量，当root队列上处于pending状态的应用的数量超过60时，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18023	重要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的集群内服务名称。
	角色名	产生告警的集群内角色名称。
	主机名	产生告警的集群内主机名。
	队列名	产生告警的队列名。

对系统的影响

- 应用任务结束时间变长。
- 新应用提交后长时间无法运行。

可能原因

- NodeManager节点资源过小。
- 队列最大资源容量设置过小，AM最大资源百分比设置过小。
- 监控阈值设置过小。

处理步骤

检查NodeManager节点资源

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入ResourceManager的WebUI页面。

步骤2 单击“Scheduler”，在“Application Queues”中查看root队列是否资源用满。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 对Yarn服务的NodeManager实例进行扩容。扩容后，查看告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

检查队列最大资源容量和AM最大资源百分比

步骤4 查看pending任务对应的队列的资源是否用满。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 在FusionInsight Manager界面，选择“租户资源 > 动态资源计划”，根据实际需要，适当增加相应的队列资源。查看告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**

调整监控阈值

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn > 任务 > 正在挂起的任务”，根据实际需要，适当增加该告警的监控阈值。


步骤7 等待5分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.163 ALM-18024 Yarn 任务挂起内存量超阈值

告警解释

告警模块按60秒周期检测Yarn当前挂起的内存量大小，当Yarn上面挂起的内存量大小超过阈值时，触发该告警。挂起的内存量表示当前所有提交的Yarn应用还没有满足的内存量总和。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18024	重要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的集群内服务名称。
	角色名	产生告警的集群内角色名称。
	主机名	产生告警的集群内主机名。
	队列名	产生告警的队列名。

对系统的影响

- 应用任务结束时间变长。
- 新应用提交后长时间无法运行。

可能原因

- NodeManager节点资源过小。
- 队列最大资源容量设置过小，AM最大资源百分比设置过小。
- 监控阈值设置过小。

处理步骤

检查NodeManager节点资源

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入ResourceManager的WebUI页面。
- 步骤2** 单击“Scheduler”，在“Application Queues”中查看root队列是否资源用满。
- 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤4**。
- 步骤3** 对Yarn服务的NodeManager实例进行扩容。扩容后，查看告警是否消除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

检查队列最大资源容量和AM最大资源百分比

- 步骤4** 查看pending任务对应的队列的资源是否用满。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“租户资源 > 动态资源计划”，根据实际需要，适当增加相应的队列资源。查看告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

调整监控阈值

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn > CPU和内存 > 挂起的内存量”，根据实际需要，适当增加该告警的监控阈值。


步骤7 等待5分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

收集故障信息。

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤10 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.164 ALM-18025 Yarn 被终止的任务数超过阈值

告警解释

告警模块按60秒周期检测Yarn root队列上被终止的应用的数量，当root队列上该监控周期内新增的被终止的应用的数量超过50，且连续发生3次以上时，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18025	重要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

大量应用任务被强制终止。

可能原因

- 人为强制终止大量任务。
- 系统出于某种错误终止任务。

处理步骤

检查告警详情。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，打开告警页面。

步骤2 查看“Yarn被终止的任务数超过阈值”告警详情中的“附加信息”，确认监控阈值是否设置过小。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn > 其它 > root队列下被杀死的任务数”，修改该监控的阈值。执行**步骤6**。

步骤4 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入ResourceManager的WebUI页面。

步骤5 单击“Applications”下的“KILLED”，单击最上面的任务。查看“Diagnostics”对应的描述信息，根据定位的任务被终止的详情（例如：被某用户终止）处理相关问题。


步骤6 等待3分钟，查看该告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。

步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.165 ALM-18026 Yarn 上运行失败的任务数超过阈值

告警解释

告警模块按60秒周期检测Yarn root队列上失败的应用的数量，当root队列上该监控周期内新增的运行失败的应用的数量超过50时，且连续发生3次以上，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
18026	重要	业务质量告警	Yarn	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	触发条件	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

- 大量应用任务运行失败。
- 运行失败的任务需要重新提交。

可能原因


任务出于某种错误运行失败。

处理步骤

检查告警详情。

- 步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，打开告警页面。
- 步骤2 查看“Yarn上运行失败的任务数超过阈值”告警详情中的“附加信息”，确认监控阈值是否设置过小。
 - 是，执行步骤3。
 - 否，执行步骤4。
- 步骤3 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Yarn > 其它 > root队列下失败的任务数”，修改该监控的阈值。执行步骤6。
- 步骤4 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入ResourceManager的WebUI页面。
- 步骤5 单击“Applications”下的“FAILED”，单击最上面的任务。查看“Diagnostics”对应的描述信息，根据定位的任务失败原因，处理相关问题。
- 步骤6 等待3分钟，查看该告警是否消除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行步骤7。

收集故障信息。

- 步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。
- 步骤9 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.166 ALM-19000 HBase 服务不可用

告警解释

告警模块按120秒周期检测HBase服务状态。当HBase服务不可用时产生该告警。

HBase服务恢复时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19000	紧急	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

无法进行数据读写和创建表等操作。

可能原因

- ZooKeeper服务异常。
- HDFS服务异常。
- HBase服务异常。
- 网络异常。
- 服务配置值修改不正确。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看ZooKeeper运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查HDFS服务状态。

步骤5 在告警列表中，查看是否有“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤6 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤7 等待几分钟后检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

步骤8 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，查看HDFS“安全模式”是否为“ON”。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤9 以root用户登录HDFS客户端。执行cd命令进入客户端安装目录，然后执行source bigdata_env。

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。预先向MRS集群管理员获取hdfs用户的密码，执行kinit hdfs命令，按提示输入密码。

步骤10 执行以下命令手动退出安全模式。

```
hdfs dfsadmin -safemode leave
```

步骤11 等待几分钟后检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查HBase服务状态。

步骤12 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”。

步骤13 查看2个HMaster的状态是否为一“主”一“备”。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤14**。

步骤14 单击“实例”，选择非主状态的HMaster实例，单击“更多 > 重启实例”重启HMaster，再次查看2个HMaster的状态是否为一“主”一“备”。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤21**。

步骤15 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > HMaster(主)”，进入HMaster的WebUI页面。

 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤16 查看Region Servers下是否存在至少一个RegionServer。

- 是，执行[步骤17](#)。
- 否，执行[步骤21](#)。

步骤17 查看“Tables > System Tables”，如[图11-6](#)，查看该标签的“Table Name”列下是否存在“hbase:meta”、“hbase:namespace”和“hbase:acl”。

- 是，执行[步骤18](#)。
- 否，执行[步骤19](#)。

图 11-6 HBase 系统表




Table Name	Description
hbase:acl	The hbase:acl table holds information about acl.
hbase:index	The hbase:index table holds information about table indices.
hbase:meta	The hbase:meta table holds references to all User Table regions.
hbase:namespace	The hbase:namespace table holds information about namespaces.

步骤18 如[图11-6](#)，分别单击“hbase:meta”、“hbase:namespace”和“hbase:acl”超链接，查看所有页面是否能正常打开。如果页面能正常打开，说明表都正常。

- 是，执行[步骤19](#)。
- 否，执行[步骤25](#)。

 说明

由于普通模式下的HBase默认未开启ACL权限控制，只有在手动开启ACL权限控制后才会存在“hbase:acl”表，需要检查该表，否则不需要检查该表。

步骤19 查看HMaster的启动状态。

如[图11-7](#)在“Tasks”下有“RUNNING”的状态表示HMaster正在启动，“State”列有HMaster处于“RUNNING”状态的时间。如[图11-8](#)中的“COMPLETE”状态表示HMaster启动完成。

查看HMaster是否持续了很长一段时间处于“RUNNING”状态。

图 11-7 HMaster 正在启动的状态



Start Time	Description	State	Status
Thu Jan 28 14:43:12 CST 2016	Master startup	RUNNING (since 1sec ago)	Initializing master service threads

图 11-8 HMaster 启动完成的状态

Start Time	Description	State	Status
Thu Jan 28 14:33:24 CST 2016	Master startup	COMPLETE (since 59sec ago)	Calling postStartMaster coprocessors (since 56sec ago)

- 是，执行步骤20。
- 否，执行步骤21。

步骤20 查看HMaster页面是否有hbase:meta长时间处于“Region in Transition”的状态。

图 11-9 Region 处于 Region in Transition 的状态

Region	State	RIT time (ms)
1588230740	hbase:meta_1 1588230740 state=PENDING_OPEN, ts=Wed Jan 27 19:49:27 CST 2016 (0s ago), server=10-64-35-147.21302.1453684877597	952
Total number of Regions in Transition for more than 60000 milliseconds		0
Total number of Regions in Transition		1

- 是，执行步骤21。
- 否，执行步骤22。

步骤21 确认在不影响业务的情况下，登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 更多 > 重启服务”，输入密码，单击“确定”。

- 是，执行步骤22。
- 否，执行步骤25。

步骤22 等待几分钟后检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行步骤25。

检查HBase相关配置修改是否正确。

步骤23 在FusionInsight Manager界面，单击“审计”，在审计页面单击“高级搜索”，单击“操作类型”右侧的“...”，选择“保存配置 > 确定”，再单击“搜索”。

步骤24 查看搜索结果中“服务”列为与HBase相关的服务，例如ZooKeeper、HDFS、HBase等，历史修改的配置是否可能影响HBase服务状态，表11-6为部分可能影响HBase服务状态的配置：

表 11-6 影响 HBase 服务状态的参配置

参数名称	可能影响
GC_OPTS	内存配置可能存在不合理，需要排查实例进程健康情况。

参数名称	可能影响
hbase.rpc.protection	该配置值修改后，未离线重启整个HBase服务，将导致服务内连接认证失败，服务异常。
hbase.regionserver.metahandler.count	集群Region过多时，该配置过小可能导致Region长时间RIT无法上线。
hbase.regionserver.thread.compaction.large	该配置过大时可能导致节点CPU使用率过高。
hbase.regionserver.thread.compaction.small	该配置过大时可能导致节点CPU使用率过高。
hbase.coprocessor.master.classes	配置中使用了自定义协处理器时，逻辑错误将可能导致服务不可用。
hbase.coprocessor.region.classes	配置中使用了自定义协处理器时，逻辑错误将可能导致服务不可用。
hbase.coprocessor.regionserver.classes	配置中使用了自定义协处理器时，逻辑错误将可能导致服务不可用。
zookeeper.session.timeout	该配置过小时，HBase连接ZooKeeper超时过快，可能导致HMaster实例和RegionServer反复重启。

检查HMaster和依赖组件之间的网络连接。

步骤25 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”。

步骤26 单击“实例”，显示HMaster实例列表，记录“HMaster(主)”行的“管理IP”。

步骤27 以omm用户通过**步骤26**获取的IP地址登录主HMaster节点。

步骤28 执行ping命令，查看主HMaster节点和依赖组件所在主机的网络连接是否正常。（依赖组件包括ZooKeeper、HDFS和Yarn等，获取依赖组件所在主机的IP地址的方式和获取主HMaster的IP地址的方式相同。）

- 是，执行**步骤31**。
- 否，执行**步骤29**。

步骤29 联系网络管理员恢复网络。

步骤30 在告警列表中，查看“HBase服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤31**。

收集故障信息。

步骤31 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤32 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- ZooKeeper

- HDFS
- HBase

步骤33 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤34 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.167 ALM-19006 HBase 容灾同步失败

告警解释

告警模块每30s检查一次HBase容灾数据的同步状态，当同步容灾数据到备集群失败时，发送该告警。

当容灾数据同步成功后，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19006	紧急	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

无法同步集群中HBase的数据到备集群，同步数据积压，导致大量主备数据不一致，使得容灾主备倒换或者双读从备集群读取不到最新的数据。如果持续不处理，还会导致主集群的存储空间以及ZooKeeper节点被大量积压，最终导致主集群服务故障。

可能原因

- 备集群HBase服务异常。
- 网络异常。

处理步骤

观察告警是否自动修复。

步骤1 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤2 在告警列表中单击该告警，从完整的告警信息中的“产生时间”处获得告警的产生时间，查看告警是否持续超过5分钟。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 等待5分钟后检查本告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查备集群HBase服务状态。

步骤4 登录主集群FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤5 在告警列表中单击该告警，从完整的告警信息中的“定位信息”处获得“主机名”。

步骤6 以omm用户进入主集群HBase客户端所在节点。

如果集群采用了安全版本，要进行安全认证，然后使用hbase用户进入hbase shell界面。

```
cd /opt/client
```

```
source ./bigdata_env
```

```
kinit hbaseuser
```

步骤7 执行status 'replication', 'source'命令查看故障节点的容灾同步状态。

节点的容灾同步状态如下：

```
10-10-10-153:
SOURCE: PeerID=abc, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=2, ShippedOps=2, ShippedBytes=320,
LogReadInBytes=1636, LogEditsRead=5, LogEditsFiltered=3, SizeOfLogToReplicate=0,
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0, SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0,
TimeStampsOfLastShippedOp=Mon Jul 18 09:53:28 CST 2016, Replication Lag=0,
FailedReplicationAttempts=0
SOURCE: PeerID=abc1, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=1, ShippedOps=1, ShippedBytes=160,
LogReadInBytes=1636, LogEditsRead=5, LogEditsFiltered=3, SizeOfLogToReplicate=0,
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0, SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=16788,
TimeStampsOfLastShippedOp=Sat Jul 16 13:19:00 CST 2016, Replication Lag=16788,
FailedReplicationAttempts=5
```

步骤8 找到“FailedReplicationAttempts”的值大于0的记录所对应的“PeerID”值。

如上步骤中，故障节点“10-10-10-153”同步数据到“PeerID”为“abc1”的备集群失败。

步骤9 继续执行list_peers命令，查找该“PeerID”对应的集群和HBase实例。

```
PEER_ID CLUSTER_KEY STATE TABLE_CFS
abc1 10.10.10.110,10.10.10.119,10.10.10.133:2181:/hbase2 ENABLED
abc 10.10.10.110,10.10.10.119,10.10.10.133:2181:/hbase ENABLED
```

如上所示，/hbase2表示数据是同步到备集群的HBase2实例。

步骤10 在备集群FusionInsight Manager的服务列表中，查看通过**步骤9**获取的HBase实例运行状态是否为“良好”。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤11 在告警列表中，查看是否有“ALM-19000 HBase服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

步骤12 参考“ALM-19000 HBase服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤13 等待几分钟后检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

检查主备集群RegionServer之间的网络连接。

步骤14 登录主集群FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

步骤15 在告警列表中单击该告警，从完整的告警信息中“定位信息”处获得“主机名”。

步骤16 以omm用户通过**步骤15**获取的IP地址登录故障RegionServer节点。

步骤17 执行ping命令，查看故障RegionServer节点和备集群RegionServer所在主机的网络连接是否正常。

- 是，执行**步骤20**。
- 否，执行**步骤18**。

步骤18 联系网络管理员恢复网络。

步骤19 网络恢复后，在告警列表中，查看本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤20**。

收集故障信息。

步骤20 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤21 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤22 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤23 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.168 ALM-19007 HBase GC 时间超出阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测HBase服务的老年代GC时间，当检测到HBase服务的老年代GC时间超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > HBase > GC > GC中回收old区所花时长”修改阈值。当HBase服务的老年代GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19007	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

老年代GC时间超出阈值，会影响HBase数据的读写变慢，严重情况下，会出现请求超时。

可能原因

该节点HBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或HBase存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19007”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 告警上报的角色是HMaster，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是RegionServer，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的HMaster，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > HMaster的GC时间”，单击“确定”，查看该图表中“GC中回收old区所花时长”监控项的值是否连续3个检测周期大于阈值（默认阈值为5秒）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的RegionServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > RegionServer的GC时间”，单击“确定”，查看该图表中“GC中回收old区所花时长”监控项的值是否连续3个检测周期大于阈值（默认阈值为5秒）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。

查看JVM的当前配置

- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”。在搜索框中输入“GC_OPTS”，确定当前告警角色HMaster(HBase->HMaster)，RegionServer(HBase->RegionServer)的“GC_OPTS”内存参数。将GC_OPTS参数中的“-Xmx”和“-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction”的值参考以下说明进行调整。

说明

1. HMaster的GC参数配置建议:

- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 调整“-XX:NewSize”大小时，建议把其设置成和“-XX:MaxNewSize”相同，均为“-Xmx”大小的1/8。
- 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数，配置建议如下：Region总数小于10万个，“-Xmx”设置为4G；超过10万个，“-Xmx”设置为不小于6G；超过10万时，每增加35000个Region，增加2G的“-Xmx”，整体的“-Xmx”的大小不超过32G。

2. RegionServer的GC参数配置建议:

- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 调整“-XX:NewSize”大小的时候，建议把其设置为“-Xmx”大小的1/8。
- RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，堆内存可以相对设置大一些。
- 根据机器的内存大小设置“-Xmx”大小：机器内存>200G，“-Xmx”设置为32G；128G<机器内存<200G，“-Xmx”设置为16G；机器内存<128G，“-Xmx”设置为8G。“-Xmx”配置为32G，可支持单RegionServer节点2000个Region，200个热点Region。
- “XX:CMSInitiatingOccupancyFraction”建议设置为“100 * (hfile.block.cache.size + hbase.regionserver.global.memstore.size)”，最大值不超过85。

步骤5 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息

步骤6 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.169 ALM-19008 HBase 服务进程堆内存使用率超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HBase服务堆内存使用状态，当检测到HBase服务堆内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时产生该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19008	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase可用内存不足，可能会造成节点重启。在节点重启过程中，该节点上的读写请求时延会变大或者失败。

可能原因

该节点HBase服务堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19008”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
 - 告警上报的角色是HMaster，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是RegionServer，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的HMaster，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > HMaster堆内存使用率与直接内存使用率统

计”，单击“确定”，查看HBase服务进程使用的堆内存是否已达到HBase服务进程设定的最大堆内存的90%。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤3 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的RegionServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > RegionServer堆内存使用率与直接内存使用率统计”，单击“确定”，查看HBase服务进程使用的堆内存是否已达到HBase服务进程设定的最大堆内存的90%。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”，选择“HMaster/RegionServer > 系统”，将“GC_OPTS”参数中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大。

说明

1. HMaster的GC参数配置建议

- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 调整“-XX:NewSize”大小的时候，建议把其设置成和“-XX:MaxNewSize”相同，均为“-Xmx”大小的1/8。
- 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数，配置建议如下：Region总数小于10万个，“-Xmx”设置为4G；超过10万个，“-Xmx”设置为不小于6G；超过10万时，每增加35000个Region，增加2G的“-Xmx”，整体的“-Xmx”的大小不超过32G。

2. RegionServer的GC参数配置建议

- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 调整“-XX:NewSize”大小的时候，建议把其设置成和“-XX:MaxNewSize”相同，均为“-Xmx”大小的1/8。
- RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，堆内存可以相对设置大一些。
- 根据机器的内存大小设置“-Xmx”大小：机器内存>200G，“-Xmx”设置为32G；128G<机器内存<200G，“-Xmx”设置为16G；机器内存<128G，“-Xmx”设置为8G。“-Xmx”配置为32G，可支持单RegionServer节点2000个Region，200个热点Region。

步骤5 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”勾选待操作集群的“HBase”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.170 ALM-19009 HBase 服务进程直接内存使用率超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HBase服务直接内存使用状态，当检测到HBase服务直接内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时产生该告警。

直接内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19009	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase可用的直接内存不足，可能会造成节点重启。在节点重启过程中，该节点上的读写请求时延会变大或者失败。

可能原因

该节点HBase服务直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19009”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 告警上报的角色是HMaster，执行**步骤2**。
 - 告警上报的角色是RegionServer，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的HMaster，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > HMaster堆内存使用率与直接内存使用率统计”，单击“确定”，查看HBase服务进程使用的直接内存是否已达到HBase服务进程设定的最大直接内存的90%。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 实例”，单击告警上报的RegionServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > RegionServer堆内存使用率与直接内存使用率统计”，单击“确定”，查看HBase服务进程使用的直接内存是否已达到HBase服务进程设定的最大直接内存的90%。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”，选择“HMaster/RegionServer > 系统”，查看“GC_OPTS”参数中是否存在“XX:MaxDirectMemorySize”。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”，选择“HMaster/RegionServer > 系统”，在“GC_OPTS”中把参数“XX:MaxDirectMemorySize”删除。
- 步骤6** 查看告警信息，是否产生“ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超出阈值”告警。
- 是，参考“ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超出阈值”处理告警。
 - 否，执行**步骤8**。
- 步骤7** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤8**。

收集故障信息

- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。
- 步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.171 ALM-19011 RegionServer 的 Region 数量超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务实例中每个RegionServer的Region数。该指标可以在HBase服务监控界面和RegionServer角色监控界面查看，当检测到某个RegionServer上的Region数超出阈值（默认连续20次超过阈值）时产生该告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 服务 > HBase”修改阈值。当Region数小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19011	紧急（默认阈值为5000） 重要（默认阈值为2000）	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

RegionServer的Region数超出阈值，过多的Region会加剧RegionServer的负载，使得内存、磁盘IO、CPU等资源出现瓶颈，最终导致请求响应变慢，甚至超时。

可能原因

- RegionServer的Region分布不均衡。
- HBase集群规模过小。

处理步骤

查看告警定位信息

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19011”的告警，查看“定位信息”中产生该告警的服务实例和主机名。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，查看RegionServer上Region分布是否均衡。

说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤3**。

图 11-10 HBase 的 WebUI

ServerName	Start time	Last contact	Version	Requests Per Second	Num. Regions
100-100-10-10-21002-159980172671	Fri Sep 11 15:42:53 CST 2020	1s	2.2.3	0	5
100-100-10-201-21002-159980172688	Fri Sep 11 15:42:53 CST 2020	0s	2.2.3	0	4
100-100-11-107-21002-159980172680	Fri Sep 11 15:42:53 CST 2020	1s	2.2.3	0	4
Total:				0	15

负载均衡

步骤3 以root用户登录HBase客户端所在节点。进入客户端安装目录，设置环境变量：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。执行**kinit hbase**命令，按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤4 执行以下命令进入hbase shell，查看目前负载均衡功能是否打开：

```
hbase shell
```

```
balancer_enabled
```

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 在hbase shell，中执行命令打开负载均衡功能，并执行命令查看确认成功打开：

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

步骤6 执行**balancer**命令手动触发负载均衡。

📖 说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤7 FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，刷新页面查看Region分布是否均衡。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤21**。

步骤8 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

清理无用HBase表

📖 说明

在清理过程中，请谨慎操作，确保删除数据的准确性。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，查看该HBase服务实例上存储的表并记录可删除的无用表。

步骤10 在hbase shell中，执行**disable**和**drop**命令，确认删除无用表，以减少Region数：

```
disable '待删除表名'
```

```
drop '待删除表名'
```

步骤11 在hbase shell中，执行命令查看目前负载均衡功能是否打开：

```
balancer_enabled
```

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤12 在hbase shell中，执行命令打开负载均衡功能并确认成功打开：

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

步骤13 在hbase shell中，执行**balancer**命令手动触发负载均衡。

步骤14 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击产生该告警的HBase服务实例，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，刷新页面查看Region分布是否均衡。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤21**。

步骤15 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

调整阈值

步骤16 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HBase > 单个RegionServer的Region数目”，选中目前应用的规则，单击“修改”查看目前的阈值设置是否合理。

- 如果过小，则根据集群实际情况，增大阈值，执行**步骤17**。
- 如果阈值设置合理，则执行**步骤18**。

步骤17 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

系统扩容

步骤18 对HBase集群扩容，增加节点，并在节点上增加RegionServer实例，然后按照“负载均衡”小节中，打开负载均衡功能并手动触发。

步骤19 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，单击产生该告警的HBase服务实例，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，刷新页面查看Region分布是否均衡。

- 是，执行**步骤20**。
- 否，执行**步骤21**。

步骤20 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤21**。

收集故障信息

步骤21 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤22 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤23 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤24 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.172 ALM-19012 HBase 系统表目录或文件丢失

告警解释

系统按120秒周期性检测HBase在HDFS上的如下目录和文件是否存在，当检测到文件或者目录不存在时，上报该告警。当文件或目录都恢复后，告警恢复。

检查内容：

- 命名空间hbase在HDFS上的目录。
- hbase.version文件。
- hbase:meta表在HDFS上的目录、.tableinfo和.regioninfo文件。
- hbase:namespace表在HDFS上的目录、.tableinfo和.regioninfo文件。
- hbase:hindex表在HDFS上的目录、.tableinfo和.regioninfo文件。
- hbase:acl表在HDFS上的目录、.tableinfo和.regioninfo文件(该表在普通模式集群默认不存在)。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19012	紧急	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase服务重启/启动失败，导致所有的HBase业务请求失败。

可能原因

HDFS上的文件或者目录缺失。

处理步骤

检查告警原因

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19012”的告警，查看“告警原因”中的是否提示未知异常。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”，查看任务名称为“default”的备份任务或者其他执行成功的用户自己配置的HBase元数据备份任务是否有执行成功的记录。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 使用最近一次备份的元数据，对HBase服务的元数据进行恢复操作。

收集故障信息

步骤4 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选待操作集群的有问题的HBase服务。

步骤6 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.173 ALM-19013 region 处在 RIT 状态的时长超过阈值

告警解释

系统按300秒周期性检测HBase上的region处在RIT状态的数量。当检测到处在RIT状态的region时长超过阈值时长（连续两次超过阈值），上报该告警。当处在超时状态的region都恢复后，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19013	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

业务表的部分数据丢失或不可用。

可能原因

- Compaction永久阻塞。
- HDFS文件异常。

处理步骤

检查告警原因

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19013”的告警，查看“定位信息”中的主机名及角色名。

步骤2 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 服务 > 处在RIT状态的region数”，单击“确定”，查看该图表中“处在RIT状态达到阈值时长的region数”监控项是否在连续3个检测周期内检测到值。（默认阈值为60秒）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤3 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > HMaster（主） > Tables”，查看是否只是某一个表的region RIT状态超时。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤4 在客户端执行**hbase hbck**是否报错“ No table descriptor file under hdfs://hacluster/hbase/data/default/table”。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 以root用户登录客户端。执行如下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

如为安全模式集群，请执行**kinit hbase**

登录HMaster WebUI，在导航栏选择“Procedure & Locks”，在Procedures查看是否有处于Waiting状态的process id。如果有，需要执行以下命令将procedure lock释放：

```
hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar bypass -o pid
```

查看State是否处于Bypass状态，如果界面上的procedures一直处于RUNNABLE(Bypass)状态，需要进行主备切换。执行**assigns**命令使region重新上线。

```
hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar assigns -o regionName
```

步骤6 在客户端执行**hbase hbck**，查看否报错“ No table descriptor file under hdfs://hacluster/hbase/data/default/table”。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息

步骤7 在主备集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的有问题的HBase服务。

步骤9 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.174 ALM-19014 在 ZooKeeper 上的容量配额使用率严重超过阈值

告警解释

系统每120秒周期性检测HBase服务的znode使用情况，当检测到HBase服务的znode容量使用率超出紧急告警的阈值（默认90%）时产生该告警。

当znode的容量使用率小于严重告警的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19014	紧急	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。

类别	参数名称	参数含义
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

产生该告警表示HBase服务的znode的容量使用率已经严重超过规定的阈值，会导致HBase服务的写入请求失败。

可能原因

- HBase配置了容灾并且容灾存在数据同步失败或者同步速度慢。
- HBase集群存在大量的WAL文件在进行split。

处理步骤

检查znode容量配置和使用量

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19014”的告警，查看“附加信息”中的阈值。

步骤2 以root用户登录HBase客户端。执行以下命令进入客户端安装目录：

```
cd 客户端安装目录
```

然后执行以下命令设置环境变量：

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要执行以下命令进行安全认证：

```
kinit hbase
```

按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤3 执行hbase zkcli命令进入ZooKeeper客户端，然后执行命令listquota /hbase查看对应HBase服务的znode容量配额，其中命令中的znode根目录为对应HBase服务的参数“zookeeper.znode.parent”所指定。下图标注所示即为当前HBase服务根znode的容量配置。

```
[zk: :24002, :24002, :24002(CONNECTED) 145] listquota /hbase
absolute path is /zookeeper/quota/hbase
Output quota for /hbase count=1500000,bytes=10240
Output stat for /hbase count=42,bytes=1601
```

步骤4 执行命令getusage /hbase/splitWAL查看该znode的容量使用情况，查看返回结果的“Data size”跟znode容量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“12007”、“19000”或者“19013”且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 执行命令`getusage /hbase/replication`查看该znode的容量使用情况，查看返回结果的“Data size”跟znode容量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“19006”且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 等待5分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.175 ALM-19015 在 ZooKeeper 上的数量配额使用率超过阈值

告警解释

系统每120秒周期性检测HBase服务的znode使用情况，当检测到HBase服务的znode数量使用率超出告警的阈值（默认75%）时产生该告警。

当znode的数量使用率小于告警的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19015	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

产生该告警表示HBase服务的znode的数量使用率已经超过规定的阈值，如果不及时处理，可能会导致问题级别升级为紧急，最终导致数据写入失败。

可能原因

- HBase配置了容灾并且容灾存在数据同步失败或者同步速度慢；
- HBase集群存在大量的WAL文件在进行split。

处理步骤

检查znode数量配额和使用量

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19015”的告警，查看“附加信息”中的阈值。

步骤2 以root用户登录HBase客户端。执行以下命令进入客户端安装目录：

```
cd 客户端安装目录
```

然后执行以下命令设置环境变量：

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要执行以下命令进行安全认证：

```
kinit hbase
```

按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤3 执行**hbase zkcli**命令进入ZooKeeper客户端，然后执行命令**listquota /hbase**查看对应HBase服务的znode数量配额，其中命令中的znode根目录为对应HBase服务的参数

“zookeeper.znode.parent”所指定。下图标注所示即为当前HBase服务根znode的数量配额。

```
[zk: :24002, :24002, :24002(CONNECTED) 7] listquota /hbase
absolute path is /zookeeper/quota/hbase
Output quota for /hbase count=1500000,bytes=10240
Output stat for /hbase count=59,bytes=1902
```

步骤4 执行命令`getusage /hbase/splitWAL`查看该znode的数量使用情况，查看返回结果的“Node count”跟znode数量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“12007”、“19000”或者“19013”且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 执行命令`getusage /hbase/replication`查看该znode的数量使用情况，查看返回结果的“Node count”跟znode数量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“19006”并且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.176 ALM-19016 在 ZooKeeper 上的数量配额使用率严重超过阈值

告警解释

系统每120秒周期性检测HBase服务的znode使用情况，当检测到HBase服务的znode数量使用率超出紧急告警的阈值（默认90%）时产生该告警。

当znode的数量使用率小于严重告警的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19016	紧急	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

产生该告警表示HBase服务的znode的数量使用率已经严重超过规定的阈值，会导致HBase服务的写入请求失败。

可能原因

- HBase配置了容灾并且容灾存在数据同步失败或者同步速度慢；
- HBase集群存在大量的WAL文件在进行split。

处理步骤

检查znode数量配置和使用量

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19016”的告警，查看“附加信息”中的阈值。

步骤2 以root用户登录HBase客户端。执行以下命令进入客户端安装目录：

```
cd 客户端安装目录
```

然后执行以下命令设置环境变量：

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要执行以下命令进行安全认证：

```
kinit hbase
```

按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤3 执行**hbase zkcli**命令进入ZooKeeper客户端，然后执行命令**listquota /hbase**查看对应HBase服务的znode容量配额，其中命令中的znode根目录为对应HBase服务的参数“zookeeper.znode.parent”所指定。下图标注所示即为当前HBase服务根znode的容量配置。

```
[zk: :24002, :24002, :24002(CONNECTED) 7] listquota /hbase
absolute path is /zookeeper/quota/hbase
Output quota for /hbase count=1500000,bytes=10240
Output stat for /hbase count=59,bytes=1902
```

步骤4 执行命令**getusage /hbase/splitWAL**查看该znode的数量使用情况，查看返回结果的“Node count”跟znode数量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“12007”、“19000”或者“19013”且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 执行命令**getusage /hbase/replication**查看该znode的数量使用情况，查看返回结果的“Node count”跟znode数量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“19006”并且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.177 ALM-19017 在 ZooKeeper 上的容量配额使用率超过阈值

告警解释

系统每120秒周期性检测HBase服务的znode使用情况，当检测到HBase服务的znode容量使用率超出告警的阈值（默认75%）时产生该告警。

当znode的容量使用率小于告警的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19017	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

产生该告警表示HBase服务的znode的容量使用率已经超过规定的阈值，如果不及处理，可能会导致问题级别升级为紧急，影响数据写入。

可能原因

- HBase配置了容灾并且容灾存在数据同步失败或者同步速度慢；
- HBase集群存在大量的WAL文件在进行split。

处理步骤

检查znode容量配置和使用量

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“19017”的告警，查看“附加信息”中的阈值。

步骤2 以root用户登录HBase客户端。执行以下命令进入客户端安装目录：

```
cd 客户端安装目录
```

然后执行以下命令设置环境变量：

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要执行以下命令进行安全认证：

```
kinit hbase
```

按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤3 执行**hbase zkcli**命令进入ZooKeeper客户端，然后执行命令**listquota /hbase**查看对应HBase服务的znode容量配额，其中命令中的znode根目录为对应HBase服务的参数“zookeeper.znode.parent”所指定。下图标注所示即为当前HBase服务根znode的容量配置。

```
[zk: :24002, :24002, :24002(CONNECTED) 145] listquota /hbase
absolute path is /zookeeper/quota/hbase
Output quota for /hbase count=1500000,bytes=10240
Output stat for /hbase count=42,bytes=1601
```

步骤4 执行命令**getusage /hbase/splitWAL**查看该znode的容量使用情况，查看返回结果的“Data size”跟znode容量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，查看是否存在“告警ID”为“12007”、“19000”或者“19013”且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤6 执行命令**getusage /hbase/replication**查看该znode的容量使用情况，查看返回结果的“Data size”跟znode容量配额的比值是否接近告警的阈值。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“告警ID”为“19006”并且“定位信息”中的“服务名”为当前HBase服务的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.178 ALM-19018 HBase 合并队列超出阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测HBase服务的compaction队列长度，默认当连续3次检测到HBase服务的compaction队列长度超过告警的阈值（默认100）时产生该告警。当compaction队列长度小于告警的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19018	次要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

产生该告警表示HBase服务的compaction队列长度已经超过规定的阈值，如果该告警长期存在，表示该节点写入压力过大，磁盘IO、CPU可能出现过载，导致读写请求变慢，甚至超时。

可能原因

- HBase RegionServer数太少。
- HBase单个RegionServer上Region数过多。
- HBase RegionServer堆大小较小。
- 资源不足。
- 相关参数配置不合理。

处理步骤

检查相关配置是否合理

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在告警ID为“19008”或“19011”的告警。

- 是，单击对应告警右侧的“查看帮助”并按照帮助文档进行处理，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > HBase > 配置 > 全部配置”，搜索“hbase.hstore.compaction.min”，“hbase.hstore.compaction.max”，“hbase.regionserver.thread.compaction.small”和“hbase.regionserver.thread.compaction.throttle”，适当调大其值。

步骤3 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤6 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.179 ALM-19019 HBase 容灾等待同步的 HFile 文件数量超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务实例RegionServer等待同步的HFile文件数量。该指标可以在RegionServer角色监控界面查看，当检测到某个RegionServer上的等待同步HFile文件数量超出阈值（默认连续20次超过默认阈值128）时产生该告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群 > HBase”来修改阈值。当等待同步的HFile文件数量小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19019	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

RegionServer等待同步的HFile文件数量超出阈值，大量数据积压，导致大量主备数据不一致，使得容灾主备倒换或者双读从备集群读取不到最新的数据。如果持续不处理，还会导致主集群的存储空间以及ZooKeeper节点被大量积压，最终导致主集群服务故障。

可能原因

- 网络异常。
- RegionServer的Region分布不均匀。
- 备集群HBase服务规模过小。

处理步骤

查看告警定位信息

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选择“告警ID”为“19019”的告警，查看“定位信息”中产生该告警的服务实例和主机名。

检查主备集群RegionServer之间的网络连接。

步骤2 执行ping命令，查看故障RegionServer节点和备集群RegionServer所在主机的网络连接是否正常。

- 是，执行[步骤5](#)
- 否，执行[步骤3](#)

步骤3 联系网络管理员恢复网络。

步骤4 网络恢复后，在告警列表中，查看本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查主集群RegionServer的Region分布情况

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，查看Region Servers上Region分布是否均衡。

步骤6 以omm用户登录故障RegionServer节点。

步骤7 进入客户端安装目录，设置环境变量。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。执行kinit hbase命令，按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤8 执行以下命令查看目前负载均衡功能是否打开。

```
hbase shell
```

```
balancer_enabled
```

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤9 在hbase shell中执行命令打开负载均衡功能，并执行命令查看确认成功打开。

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

步骤10 执行balancer命令手动触发负载均衡。

📖 说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤11 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查备集群HBase服务规模

步骤12 对HBase集群扩容，增加节点，并在节点上增加RegionServer实例。然后执行**步骤6** -**步骤10**，打开负载均衡功能并手动触发。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，刷新页面查看Region分布是否均衡。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤14 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

收集故障信息

步骤15 在主备群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤17 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.180 ALM-19020 HBase 容灾等待同步的 wal 文件数量超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务实例RegionServer等待同步的wal文件数量。该指标可以在RegionServer角色监控界面查看，当检测到某个RegionServer上的等待同

步wal文件数量超出阈值（默认连续20次超过默认阈值128）时产生该告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群 > HBase”修改阈值。当等待同步的wal文件数量小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19020	重要	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

RegionServer等待同步的wal文件数量超出阈值，大量数据积压，导致大量主备数据不一致，使得容灾主备倒换或者双读从备集群读取不到最新的数据。如果持续不处理，还会导致主集群的存储空间以及ZooKeeper节点被大量积压，最终导致主集群服务故障。

可能原因

- 网络异常。
- RegionServer的Region分布不均匀。
- 备集群HBase服务规模过小。

处理步骤

查看告警定位信息

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选择“告警ID”为“19020”的告警，查看“定位信息”中产生该告警的服务实例和主机名。

检查主备集群RegionServer之间的网络连接。

步骤2 执行ping命令，查看故障RegionServer节点和备集群RegionServer所在主机的网络连接是否正常。

- 是，执行[步骤5](#)
- 否，执行[步骤3](#)

步骤3 联系网络管理员恢复网络。

步骤4 网络恢复后，在告警列表中，查看本告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查主集群RegionServer的Region分布情况

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，查看Region Servers上Region分布是否均衡。

步骤6 以omm用户登录故障RegionServer节点。

步骤7 进入客户端安装目录，设置环境变量。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

如果集群采用安全版本，要进行安全认证。执行kinit hbase命令，按提示输入密码（向MRS集群管理员获取密码）。

步骤8 执行以下命令查看目前负载均衡功能是否打开。

```
hbase shell
```

```
balancer_enabled
```

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤9 在hbase shell中执行命令打开负载均衡功能，并执行命令查看确认成功打开。

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

步骤10 执行balancer命令手动触发负载均衡。

说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤11 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

检查备集群HBase服务规模

步骤12 对HBase集群扩容，增加节点，并在节点上增加RegionServer实例。然后执行[步骤6](#)-[步骤10](#)，打开负载均衡功能并手动触发。

步骤13 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，打开该HBase实例的WebUI，刷新页面查看Region分布是否均衡。

- 是，执行[步骤14](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

步骤14 观察该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤15](#)。

收集故障信息

步骤15 在主备群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤17 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.181 ALM-19022 HBase 热点检测功能不可用

告警解释

HBase服务安装MetricController实例时，告警模块按120秒周期检测HBase MetricController主实例健康状态。当HBase MetricController主实例不存在或不可用时，热点检测功能不可用，上报该告警。

HBase MetricController主实例功能恢复时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19022	重要	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase热点检测功能不可用。对于正常业务无影响，但是如果业务存在请求或者数据倾斜问题，无法提供主动感知上报告警以及自愈的能力，该业务的请求可能会导致该节点过载，出现请求响应慢，甚至超时问题。

可能原因

- ZooKeeper服务异常。
- HBase服务异常。
- 当前HBase服务中，与主HMaster实例共节点的MetricController实例未启动。
- 网络异常。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

步骤1 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看ZooKeeper运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 在告警列表中，查看是否有“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤3 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看“HBase热点检测功能不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查HBase服务状态。

步骤5 在FusionInsight Manager的服务列表中，查看HBase运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 在告警列表中，查看是否有“ALM-19000 HBase服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

步骤7 参考“ALM-19000 HBase服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤8 等待几分钟后，在告警列表中查看“HBase热点检测功能不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

检查与主HMaster实例共节点的MetricController实例是否启动。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 实例”，查看“MetricController（主）”实例是否存在。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤10 勾选与主HMaster实例管理IP地址相同的MetricController实例，单击“启动实例”，启动MetricController实例。

步骤11 MetricController实例重启成功后，在告警列表中查看“HBase热点检测功能不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查启动的MetricController两个实例与主HMaster节点的网络连接。

步骤12 登录到主HMaster实例所在节点执行ping 备MetricController实例所在节点IP地址命令，查看启动的MetricController实例与主HMaster实例所在主机的网络连接是否正常。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤13 联系网络管理员恢复网络。

步骤14 网络恢复后，在告警列表中，查看“HBase热点检测功能不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

收集故障信息

步骤15 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤17 在“主机”中勾选HMaster实例所在的主机。

步骤18 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.182 ALM-19023 HBase Region 限流

告警解释

HBase服务安装MetricController实例时，热点自愈功能自动开启，告警模块按120秒周期检测HBase是否存在因为热点问题被限制请求流量的Region。当检测到HBase存在热点限流Region时，上报该告警。

当热点Region请求不再过热，将解除限流，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19023	紧急	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Hot Regions	由于热点问题被限制请求流量的Region名称。

对系统的影响

热点Region被限流，会限制处理该Region的handler数，请求该Region的业务可能变慢或者失败重试。

可能原因

业务访问HBase服务时单Region请求过高。

处理步骤

检查HBase是否存在单Region请求过高。

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”。

- 步骤2** 在“HBase Region限流”的“附加信息”中查看上报的表名及Region信息。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HBase”，单击“HMaster Web UI”右侧的超链接进入HBase WebUI界面。
- 步骤4** 单击“Table Details”，对**步骤2**查看的表对应的Region进行业务调整。
- 步骤5** 等待一段时间后，查看该告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。
- 步骤8** 在“主机”中勾选HMaster实例所在的主机。
- 步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.183 ALM-19024 RegionServer RPC 响应时间的 P99 超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC请求响应时间的P99。当检测到某个RegionServer上的RPC请求响应时间的P99连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的RPC请求响应时间的P99小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19024	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为10秒重要：默认阈值为5秒	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer RPC响应时间的P99超过阈值，会影响RegionServer对外提供服务的能力。对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读写请求超时。

可能原因

- RegionServer GC时间过长。
- HDFS RPC响应时间过长。
- RegionServer并发数过高。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19024”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检测RegionServer的GC时间。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“HBase GC时间超出阈值”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-19007 HBase GC时间超出阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查HDFS RPC响应时间。

步骤5 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看HBase服务依赖的HDFS服务是否有“NameNode RPC处理平均时间超过阈值”告警产生。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤6 参考“ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤7 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

检查RegionServer并发数。

步骤8 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看[步骤1](#)中的告警实例是否有“RegionSever handler 使用率超过阈值”告警产生。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤9 参考“ALM-19021 RegionSever handler 使用率超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤10 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤13 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.184 ALM-19025 HBase 存在损坏的 StoreFile 文件

告警解释

系统每120秒周期性检测每个HBase服务在HDFS上的“hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt”和“hdfs://hacluster/hbase/MasterData/autocorrupt”目录，当检测到目录下存在文件时产生该告警。

当“/hbase/autocorrupt”和“/hbase/MasterData/autocorrupt”目录不存在或为空时，告警消除。

说明

“hdfs://hacluster”为HBase使用的文件系统名，“/hbase”为HBase在文件系统上的根目录，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，在搜索框中分别搜索“fs.defaultFS”和“hbase.data.rootdir”参数查看。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19025	重要	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase存在损坏的StoreFile文件，可能会导致位于该文件上的数据丢失，业务查询数据可能出现不一致。

可能原因

StoreFile文件内容损坏。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19025”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务名。

步骤2 以客户端安装用户登录安装了HDFS和HBase客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式），请跳过该操作）
```

步骤3 查看损坏的StoreFile文件。

- 执行以下命令检查HDFS的“/hbase/autocorrupt”目录是否为空，不为空则执行**步骤4**。

```
hdfs dfs -ls -R hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt
```

- 执行以下命令检查HDFS的“/hbase/MasterData/autocorrupt”目录是否为空，不为空则执行**步骤9**。

```
hdfs dfs -ls -R hdfs://hacluster/hbase/MasterData/autocorrupt
```

步骤4 对“hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt”目录下的StoreFile文件执行以下命令进行修复：

```
hdfs debug recoverLease -path hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt/  
Namespace名/表名/Region名/列簇名/StoreFile文件名
```

步骤5 查看损坏的StoreFile文件是否修复成功，执行修复命令后返回以下信息表示修复成功：

```
recoverLease SUCCEEDED on hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt/  
default/h1/865665fe32db62dadada68b644359809/cf1/95f210f931ad44c99e4028470be7d292
```

是，执行**步骤6**。

否，执行**步骤9**。

步骤6 执行以下命令将文件移回“hdfs://hacluster/hbase/data”目录。

```
hdfs dfs -mv hdfs://hacluster/hbase/autocorrupt/  
Namespace名/表名/Region名/  
列簇名/StoreFile文件名 hdfs://hacluster/hbase/data/  
Namespace名/表名/Region  
名/列簇名/StoreFile文件名
```

步骤7 在hbase shell执行以下命令重新上线Region。

```
hbase shell
```

```
unassign 'Region名'
```

```
assign 'Region名'
```

步骤8 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.185 ALM-19026 HBase 存在损坏的 WAL 文件

告警解释

系统每120秒周期性检测每个HBase服务在HDFS上的“hdfs://hacluster/hbase/corrupt”目录，当检测到“/hbase/corrupt”目录下存在WAL文件时产生该告警。

当“/hbase/corrupt”目录不存在或不包含WAL文件时，告警消除。

说明

“hdfs://hacluster”为HBase使用的文件系统名，“/hbase”为HBase在文件系统上的根目录，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，在搜索框中分别搜索“fs.defaultFS”和“hbase.data.rootdir”参数查看。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19026	重要	处理错误告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

HBase存在损坏的WAL文件，如果位于该文件上的数据未落盘，会导致这部分数据丢失，业务查询数据出现部分数据不一致。

可能原因

WAL文件内容损坏。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19026”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务名。

步骤2 以客户端安装用户登录安装了HDFS客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式），请跳过该操作）
```

步骤3 执行以下命令查看损坏的WAL文件，并执行**步骤4**。

```
hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/hbase/corrupt/*%2C*
```

收集故障信息

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤5 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤6 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤7 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.186 ALM-19030 RegionServer 的 RPC 请求处理时间的 P99 超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC请求处理时间的P99，当检测到某个RegionServer上的RPC请求处理时间的P99连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的RPC请求处理时间的P99小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19030	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为10秒重要：默认阈值为5秒	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer RPC处理时间的P99超过阈值，会影响RegionServer对外提供服务的能力。对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读写请求超时。

可能原因

- RegionServer GC时间过长。
- HDFS RPC响应时间过长。
- 客户端请求不合理（大请求、高并发）。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19030”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查RegionServer的GC时间。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“HBase GC时间超出阈值”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-19007 HBase GC时间超出阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

检查HDFS RPC响应时间。

步骤5 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看HBase依赖的HDFS服务的DataNode实例是否有告警产生，或上报告警节点是否存在“慢盘故障”、“磁盘不可用”或“NameNode RPC处理平均时间超过阈值”告警。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤6 参考HDFS服务的DataNode告警、“ALM-12033 慢盘故障”、“ALM-12063 磁盘不可用”或“ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤7 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤8 登录告警上报节点，执行*iostat -x 2*命令查看磁盘IO，查看回显中各磁盘“util”列的值是否大于90%。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤9 选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”，勾选上报告警所在节点的DataNode实例，选择“更多 > 停止实例”，输入当前登录用户密码，单击“确定”停止DataNode实例。

步骤10 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

检查RegionServer并发数。

步骤11 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看[步骤1](#)中的告警实例是否有“RegionSever handler 使用率超过阈值”告警产生。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤14](#)。

步骤12 参考“ALM-19021 RegionSever handler 使用率超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤13 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息

步骤14 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤16 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.187 ALM-19031 RegionServer 的 RPC 连接数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC连接数，当检测到某个RegionServer上的RPC打开连接数连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的RPC连接数小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19031	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为200重要：默认阈值为100	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer RPC连接数超过阈值，表示当前节点访问并发数过多，会对当前RegionServer造成很大压力，导致响应缓慢。对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读写请求超时。

可能原因

应用访问HBase并发数过高。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19031”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查应用访问HBase并发数。

步骤2 登录安装HBase客户端的节点，查看“客户端安装目录/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml”文件中“hbase.client.ipc.pool.size”是否配置且参数值是否配置过大。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 适当调小“hbase.client.ipc.pool.size”参数值，并保存。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 排查访问HBase服务的应用的并发数，确认并发数是否过大。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤6 应用根据实际业务适当调小并发数。

步骤7 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤9 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤10 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤11 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.188 ALM-19032 RegionServer 的 RPC 写队列数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC写队列待处理任务个数，当检测到某个RegionServer上的RPC写队列待处理任务个数连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的RPC写队列待处理任务个数小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19032	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为2000重要：默认阈值为1600	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer RPC写队列数超过阈值，请求队列堆积会导致RegionServer内存GC压力，造成写入请求的响应时间增加，对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务写入请求超时。

可能原因

- RegionServer堆内存配置不合理。
- 慢盘故障。

- RegionServer配置不合理。
- RegionServer的Region分布不均匀，存在热点。
- WAL Sync操作延迟过大。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19032”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查RegionServer堆内存。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”中选择“GC”，查看GC次数和GC时间监控是否异常。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 单击“配置”，在搜索框中搜索“GC_OPTS”，在RegionServer所在节点内存允许范围内，适当调大RegionServer该参数的“Xmx”值，建议最大值不超过31GB，单击“保存”保存配置。

步骤7 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤8 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

检查慢盘故障。

步骤9 查看**步骤1**中上报告警节点是否存在“慢盘故障”或“磁盘不可用”告警。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

步骤10 参考“ALM-12033 慢盘故障”或“ALM-12063 磁盘不可用”告警处理步骤处理该故障。

步骤11 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查RegionServer配置。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，查看“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”的参数值是否都为“true”。

- 是，执行[步骤13](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

步骤13 将“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”参数值都设置为“false”，单击“保存”保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤14 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤15](#)。

检查RegionServer Region分布是否均衡。

步骤15 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase”，单击“HMaster Web UI”右侧“HMaster(主)”超链接，进入该HBase实例的WebUI界面，查看“Region Servers”区域“Base Stats”页签“Num.Regions”列上Region的个数分布是否均衡。

- 是，执行[步骤20](#)。
- 否，执行[步骤16](#)。



ServerName	Start time	Last contact	Version	Requests Per Second	Num. Regions
server-211008200	Mon Dec 25 15:08:08 CST 2023	12 s		0	1
server-211008200	Mon Dec 25 15:04:54 CST 2023	4 s		0	0
server-211006200	Mon Dec 25 15:04:53 CST 2023	9 s		0	4
Total: 3				0	5

步骤16 以omm用户登录HBase客户端所在节点。

步骤17 进入客户端安装目录，设置环境变量。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

kinit 归属于supergroup用户组或具备Global的Admin权限的用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）

步骤18 执行以下命令打开HBase负载均衡功能，并确认是否成功打开。

```
hbase shell
```

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

执行结果为“true”表示负载均衡功能已打开。

执行**balancer**命令手动触发负载均衡。

📖 说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤19 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤20](#)。

检查WAL sync延迟。

步骤20 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”中选择“操作统计”，查看“P999 WAL Sync操作延迟-所有实例”监控值是否超过500ms。

- 是，执行**步骤21**。
- 否，执行**步骤22**。

步骤21 单击“实例”，勾选上报告警的RegionServer实例，选择“更多 > 重启实例”，可快速恢复，还需执行**步骤22**联系运维人员排查可能存在问题的磁盘。

收集故障信息

步骤22 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤23 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤24 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤25 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.189 ALM-19033 RegionServer 的 RPC 读队列数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的RPC读队列待处理任务个数，当检测到某个RegionServer上的RPC读队列待处理任务个数连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的RPC读队列待处理任务个数小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19031	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为2000重要：默认阈值为1600	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer RPC读队列数超过阈值，请求队列堆积会导致读取请求的响应时间增加，对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读取请求超时。

可能原因

- RegionServer堆内存配置不合理。
- RegionServer配置不合理。
- RegionServer的Region分布不均，存在读取热点。
- 慢盘故障。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19033”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查RegionServer堆内存配置。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”中选择“GC”，查看GC次数和GC时间监控是否异常。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 单击“配置”，在搜索框中搜索“GC_OPTS”，在RegionServer所在节点内存允许范围内，适当调大RegionServer该参数的“Xmx”值，建议最大值不超过31GB，单击“保存”保存配置。

步骤7 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤8 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

检查RegionServer配置。

步骤9 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，查看“hbase.bucketcache.size”配置是否合理，该值越大读缓存越大，有助于提升读取性能，在节点剩余内存前提下适当调大该配置，单击“保存”保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤10 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

步骤11 在HBase概览界面，单击“HMaster Web UI”右侧超链接进入HBase WebUI页面，在“Tables”区域的“User Tables”页签单击用户当前正在大量读的表名称，在“Table”页签的“Table Schema”区域查看该表的“BLOCKCACHE”值是否为“false”。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

Table Schema

Property Column Family Name	cf1	cf2
BLOOMFILTER	ROW	ROW
IN_MEMORY	false	false
VERSIONS	1	1
KEEP_DELETED_CELLS	FALSE	FALSE
DATA_BLOCK_ENCODING	NONE	NONE
COMPRESSION	NONE	NONE
TTL	2147483647	2147483647
MIN_VERSIONS	0	0
BLOCKCACHE	true	true
BLOCKSIZE	65536	65536
REPLICATION_SCOPE	0	0

步骤12 使用omm用户登录HBase客户端所在节点，执行以下命令修改**步骤11**表列族的BLOCKCACHE参数值为“true”：

```
cd 客户端安装目录
```

source bigdata_env

kinit 归属于supergroup用户组或具备Global的Admin权限的用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）

hbase shell

```
alter '表名', {NAME => '列族名', BLOCKCACHE => true}
```

执行以下命令检查列族的BLOCKCACHE参数是否已更改为“true”：

```
describe '表名'
```

步骤13 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

检查RegionServer的Region分布是否均匀。

步骤14 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase”，单击“HMaster(主)”，进入HBase WebUI页面，查看Region Servers区域“Base Stats”页签的“Num.Regions”列上Region的个数分布是否均衡。

- 是，执行**步骤20**。
- 否，执行**步骤15**。



ServerName	Start time	Last contact	Version	Requests Per Second	Num. Regions
server-211008200	Mon Dec 25 15:05:08 CST 2023	12 s		0	1
server-211008200	Mon Dec 25 15:04:54 CST 2023	4 s		0	0
server-211008200	Mon Dec 25 15:04:53 CST 2023	9 s		0	4
Total: 3				0	5

步骤15 以omm用户登录故障RegionServer节点。

步骤16 进入客户端安装目录，设置环境变量。

```
cd 客户端安装目录
```

source bigdata_env

kinit 归属于supergroup用户组或具备Global的Admin权限的用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）

步骤17 执行以下命令查看负载均衡功能是否打开。

hbase shell

```
balancer_enabled
```

若执行结果为“true”则表示已打开负载均衡功能。

- 是，执行**步骤20**。
- 否，执行**步骤18**。

步骤18 执行以下命令打开负载均衡功能，并确认是否成功打开。

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```

执行balancer命令手动触发负载均衡。

📖 说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤19 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤20**。

检查慢盘故障。

步骤20 查看**步骤1**上报告警节点是否存在“慢盘故障”或“磁盘不可用”告警。

- 是，执行**步骤21**。
- 否，执行**步骤23**。

步骤21 参考“ALM-12033 慢盘故障”、“ALM-12063 磁盘不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤22 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤23**。

收集故障信息

步骤23 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”选择“IO”，查看“Pread最大耗时-所有实例”和“Read最大耗时-所有实例”监控值（正常值不超过100ms）。

步骤24 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤25 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤26 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤27 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.190 ALM-19034 RegionServer WAL 写入超时个数超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的WAL写入超时个数，当检测到某个RegionServer上的WAL写入超时个数连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的WAL写入超时个数小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19031	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为500重要：默认阈值为300	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer WAL写入超时个数超过阈值，会增加写操作的延迟，数据写入速度变慢，并且WAL写入超时过多可能导致数据写入性能严重下降。

可能原因

- 慢盘故障。
- RegionServer GC异常。
- HBase负载过高。
- WAL配置不合理。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19034”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查是否存在慢盘故障。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“慢盘故障”或“磁盘不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-12033 慢盘故障”或“ALM-12063 磁盘不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

检查RegionServer GC是否异常。

步骤5 在FusionInsight Manager的告警列表中，排查是否存在告警ID为“19007”的“HBase GC时间超过阈值”告警。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

步骤6 参考“ALM-19007 HBase GC时间超出阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤7 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

检查HBase负载。

步骤8 在FusionInsight Manager的告警列表中，排查是否存在告警ID为“19018”的“HBase合并队列超出阈值”告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤9 参考“ALM-19018 HBase合并队列超出阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤10 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

检查WAL配置。

步骤11 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，查看配置项“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”参数值是否都为“true”。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

步骤12 将“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”参数值都配置为“false”，单击“保存”保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤13 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

收集故障信息

步骤14 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤15 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤16 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤17 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.191 ALM-19035 RegionServer Call 队列大小超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测每个HBase服务的RegionServer实例的Call队列大小，当检测到某个RegionServer上的Call队列大小连续10次超出阈值时产生该告警。

当RegionServer实例的Call队列大小小于或等于阈值时，告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
19035	<ul style="list-style-type: none">紧急：默认阈值为800MB重要：默认阈值为600MB	业务质量告警	HBase	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Threshold	产生告警的阈值。

对系统的影响

RegionServer Call队列大小超过阈值，请求队列堆积会导致RegionServer内存GC压力，造成读写请求的响应时间增加，对于时延敏感型业务，可能会导致大量的业务读写请求超时。

可能原因

- RegionServer堆内存配置不合理。
- 慢盘故障。
- RegionServer配置不合理。
- RegionServer的Region分布不均，存在热点。
- WAL Sync操作延迟过大。

处理步骤

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“19035”的告警的“定位信息”中上报该告警的服务实例和主机名。

检查RegionServer堆内存配置。

步骤2 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看**步骤1**中的告警实例是否有“HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤3 参考“ALM-19008 HBase服务进程堆内存使用率超过阈值”的处理步骤处理该故障。

步骤4 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”中选择“GC”，查看GC次数和GC时间监控是否异常。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 单击“配置”，在搜索框中搜索“GC_OPTS”，在RegionServer所在节点内存允许范围内，适当调大RegionServer该参数的“Xmx”值，建议最大值不超过31GB，单击“保存”保存配置。

步骤7 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤8 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

检查慢盘故障。

步骤9 查看**步骤1**中上报告警节点是否存在“慢盘故障”或“磁盘不可用”告警。

- 是，执行**步骤10**。

- 否，执行[步骤12](#)。

步骤10 参考“ALM-12033 慢盘故障”、“ALM-12063 磁盘不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤11 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

检查RegionServer配置。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，查看配置项“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”参数值是否都为“true”。

- 是，执行[步骤13](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

步骤13 将“hbase.wal.hsync”和“hbase.hfile.hsync”参数值都配置为“false”，单击“保存”保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。

步骤14 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤15](#)。

检查RegionServer Region分布是否均衡。

步骤15 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase”，单击“HMaster Web UI”右侧“HMaster(主)”超链接，进入该HBase实例的WebUI界面，查看“Region Servers”区域“Base Stats”页签“Num.Regions”列上Region的个数分布是否均衡。

- 是，执行[步骤20](#)。
- 否，执行[步骤16](#)。

ServerName	Start time	Last contact	Version	Requests Per Second	Num. Regions
server-211008200	Mon Dec 25 15:05:08 CST 2023	12 s		0	1
server-211008200	Mon Dec 25 15:04:54 CST 2023	4 s		0	0
server-211008200	Mon Dec 25 15:04:53 CST 2023	9 s		0	4
Total: 3				0	5

步骤16 以omm用户登录故障RegionServer节点。

步骤17 进入客户端安装目录，设置环境变量。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

kinit 归属于supergroup用户组或具备Global的Admin权限的用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）

步骤18 执行以下命令打开负载均衡功能，并查看是否成功打开。

```
hbase shell
```

```
balance_switch true
```

```
balancer_enabled
```


执行结果为“true”表示负载均衡功能已打开。

执行**balancer**命令手动触发负载均衡。

📖 说明

建议打开和手动触发负载均衡操作在业务低峰期进行。

步骤19 等待几分钟后，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤20**。

检查WAL sync延迟。

步骤20 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在“图表分类”中选择“操作统计”，查看“P999 WAL Sync操作延迟-所有实例”监控值是否超过500ms。

- 是，执行**步骤21**。
- 否，执行**步骤22**。

步骤21 单击“实例”，勾选上报告警的RegionServer实例，选择“更多 > 重启实例”，可快速恢复，还需执行**步骤22**联系运维人员排查可能存在问题的磁盘。

收集故障信息

步骤22 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤23 在“服务”中勾选待操作集群的“HBase”。

步骤24 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤25 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.192 ALM-20002 Hue 服务不可用

告警解释

系统按60秒周期性检测Hue服务状态。当Hue服务不可用时产生该告警。

当Hue服务恢复时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
20002	紧急	处理错误告警	Hue	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

无法使用Hue原生界面，用户无法通过Hue页面对MRS大数据组件进行交互分析和数据处理。

可能原因

- Hue服务所依赖内部服务KrbServer故障。
- Hue服务所依赖内部服务DBService故障。
- 与DBService连接的网络异常。

处理步骤

检查KrbServer服务是否正常。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，在服务列表中查看“KrbServer”的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 手动重启KrbServer服务。

步骤3 等待几分钟。检查“Hue服务不可用”告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤4](#)。

检查DBService是否正常

步骤4 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。

步骤5 在服务列表中查看DBService服务运行状态是否为“良好”。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 重启DBService服务。

说明

重启服务需要输入FusionInsight Manager管理员密码。

步骤7 等待几分钟。检查“Hue服务不可用”告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤8**。

检查与DBService连接的网络是否正常

步骤8 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hue > 实例”，记录主Hue的IP地址。

步骤9 登录主Hue的IP地址。

步骤10 执行ping命令，查看主Hue所在主机与DBService服务所在主机的网络连接是否正常。（获取DBService服务IP地址的方式和获取主Hue IP地址的方式相同。）

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤11 联系网络管理员恢复网络。

步骤12 等待几分钟。检查“Hue服务不可用”告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

收集故障信息

步骤13 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”框中勾选如下节点信息。

- Hue
- Controller

步骤15 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤16 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Hue”。

步骤17 选择“更多 > 重启服务”，单击“确定”。

步骤18 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤19**。

步骤19 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.193 ALM-23001 Loader 服务不可用

告警解释

系统每60秒周期性检测Loader服务的可用性。当Loader服务不可用时产生该告警。当Loader服务恢复时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23001	紧急	处理错误告警	Loader	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

如果Loader服务不可用，数据加载，导入，转换的功能也不可用。

可能原因

- Loader服务依赖的内部服务异常。
 - ZooKeeper服务异常。
 - HDFS服务异常。
 - DBService服务异常。
 - Yarn服务异常。
 - Mapreduce服务异常。
- 环境故障：网络异常，Loader服务无法与其依赖的内部服务通信，无法提供服务。

- 软件故障：Loader服务无法正常运行。

处理步骤

检查ZooKeeper服务状态。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”查看ZooKeeper的运行状态是否正常。
- 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤2**。
- 步骤2** 选择“更多 > 重启服务”重新启动ZooKeeper服务实例。重启完成后在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“进程故障”告警产生。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤4** 在“ALM-12007 进程故障”的“定位信息”中查看“服务名”是否为“ZooKeeper”。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤7**。
- 步骤5** 参考“ALM-12007 进程故障”的处理步骤处理该故障。
- 步骤6** 在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤7**。

检查HDFS服务状态。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“HDFS服务不可用”告警产生。
- 是，执行**步骤8**。
 - 否，执行**步骤10**。
- 步骤8** 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理该故障。
- 步骤9** 在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤10**。

检查DBService服务状态。

- 步骤10** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService”查看DBService的运行状态是否正常。
- 是，执行**步骤12**。
 - 否，执行**步骤11**。

步骤11 选择“更多 > 重启服务”重新启动DBService服务实例。重启完成后在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查Mapreduce服务状态。

步骤12 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce”查看Mapreduce的运行状态是否正常。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤13 选择“更多 > 重启服务”重新启动Mapreduce服务。重启完成后在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

检查Yarn服务状态。

步骤14 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn”查看Yarn的运行状态是否正常。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤15 选择“更多 > 重启服务”重新启动Yarn服务实例。重启完成后在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

步骤16 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“Yarn服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤17**。
- 否，执行**步骤19**。

步骤17 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”的处理步骤处理该故障。

步骤18 在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤19**。

检查Loader和依赖组件之间的网络连接。

步骤19 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader”。

步骤20 单击“实例”，显示LoaderServer实例列表。

步骤21 记录“LoaderServer(主)”行的“管理IP”。

步骤22 以omm用户通过**步骤21**获取的IP地址登录主LoaderServer所在的主机。

步骤23 执行ping命令，查看主LoaderServer所在主机和依赖组件所在主机的网络连接是否正常。（依赖组件包括ZooKeeper、DBService、HDFS、Mapreduce和Yarn等，获取依赖组件所在主机的IP地址的方式和获取主LoaderServer IP地址的方式相同。）

- 是，执行[步骤26](#)。
- 否，执行[步骤24](#)。

步骤24 联系网络管理员恢复网络。

步骤25 在告警列表中，查看“Loader服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤26](#)。

收集故障信息。

步骤26 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤27 在“服务”框中勾选待操作集群的如下节点信息。

- Zookeeper
- HDFS
- DBService
- Yarn
- Mapreduce
- Loader

步骤28 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤29 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader”。

步骤30 选择“更多 > 重启服务”，单击“确定”。

步骤31 查看该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤32](#)。

步骤32 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.194 ALM-23003 Loader 任务执行失败

告警解释

当系统检测到Loader任务执行失败时即时产生该告警。当用户手动处理执行失败的任务后该告警恢复。该告警需要手动清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23003	次要	业务质量告警	Loader	否

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	任务ID	执行失败的Loader任务的ID。
	任务名	执行失败的任务名称。
	用户标识	提交Loader任务的用户。
	Details	对告警信息补充。

对系统的影响

Loader作业级别告警，执行提交的Loader任务时发生异常导致执行失败，需要用户查看具体日志来确认失败原因，没有返回执行结果。故障修复后需重新执行任务。对Loader服务没有影响。

可能原因

- 任务参数没有正确设置。
- Yarn执行任务时出现异常。

处理步骤

检查任务参数是否没有正确设置。

步骤1 打开FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”在告警列表中，打开告警下拉页面，获取告警原因。

步骤2 如果告警原因是“提交任务失败”，则查看“附加信息”中的错误细节信息，同时到Loader界面查看该任务的历史执行记录。

说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

步骤3 重新提交任务。

步骤4 查看任务是否成功执行。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤5**。

检查Yarn执行任务时是否出现异常。

步骤5 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，打开告警下拉页面，获取告警原因。

步骤6 在告警原因中查看Yarn活动是否正常执行，如果告警原因是“Yarn执行失败”则表示异常。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤7 重新提交任务。

步骤8 查看任务是否成功执行。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤9 在告警列表中，单击该告警“操作”列下面的“清除”，手动清除告警。操作结束。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”框中勾选待操作集群的如下节点信息。

- DBService
- HDFS
- Loader
- Mapreduce
- Yarn
- ZooKeeper

步骤12 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.195 ALM-23004 Loader 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Loader服务堆内存使用状态，当连续10次检测到Loader实例堆内存使用率超出阈值时产生该告警。堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23004	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的90%）	环境告警	Loader	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

堆内存使用高，Loader会出现频繁FULL GC，导致Loader性能变差，页面反应速度变慢。如果内存溢出有可能导致Loader无法正常对外提供服务，可能会出现Loader页面无法进入，接口调用异常，因异常频繁主备倒换等问题。

可能原因

该节点Loader实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Loader堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，勾选“内存”中的“Loader堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Loader使用的堆内存是否已达到Loader设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 配置”，选择“全部配置”。在搜索栏里搜索“GC_OPTS”参数，将“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

📖 说明

- 出现此告警时，说明当前Loader实例设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议打开实例监控界面，在页面上调出“Loader堆内存资源状况”监控图表，观察该监控图表中“Loader使用的堆内存大小”的变化趋势，根据当前堆内存使用的大小，调整“-Xmx”的值为当前堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。
- 注意堆内存设置时，可以设置“-Xms”“-Xmx”近似相等，从而避免每次GC后调整堆的大小，从而引起性能下降。
- 同时，并且“-Xmx”与“XX:MaxPermSize”之和不得大于该节点服务器的实际物理内存值。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Loader”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.196 ALM-23005 Loader 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Loader服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到Loader实例非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23005	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的80%）	环境告警	Loader	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

当非堆内存溢出时可能会导致Loader页面无法访问，无法正常对外提供服务。

可能原因

该节点Loader实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Loader非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，勾选“内存”中的“Loader非堆内存使用率”，单击“确定”。

步骤3 查看Loader使用的非堆内存是否已达到Loader设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“LOADER_GC_OPTS”参数。如果之前没有显示指定“-XX: MaxPermSize”参数，初次添加可将初始值设置为“-XX: MaxPermSize=256M”（第一次调整完如果告警未消失，可参考说明部分进行二次调整）。单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Loader实例设置非堆内存大小无法满足当前业务使用场景，建议打开“Loader非堆内存资源状况”监控图表，观察该监控图表中“Loader使用的非堆内存大小”的变化趋势，根据当前非堆内存使用的大小，调整“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用的两倍（或根据实际情况进行调整）。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Loader”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.197 ALM-23006 Loader 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每30秒周期性检测Loader服务直接内存使用状态，当连续5次检测到Loader实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。当Loader直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23006	紧急（默认阈值为最大内存的95%） 重要（默认阈值为最大内存的80%）	环境告警	Loader	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

直接内存溢出时可能导致Loader无法对外提供服务，通常会导致IO异常或者Socket异常，会出现因异常频繁主备倒换等问题。

可能原因

该节点Loader实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Loader直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，勾选“内存”中的“Loader直接内存使用率统计”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Loader使用的直接内存是否已达到Loader设定的阈值（默认值为最大直接内存80%）。
 - 是，执行**步骤4**。

- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“LOADER_GC_OPTS”参数。将“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Loader实例设置直接内存大小无法满足当前业务使用场景，建议打开实例监控界面，在页面上调出“Loader直接内存资源状况”监控图表，观察该监控图表中“Loader使用的直接内存大小”的变化趋势，根据当前直接内存使用的大小，调整“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为当前直接内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Loader”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.198 ALM-23007 Loader 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Loader进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到Loader进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
23007	紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	环境告警	Loader	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

会导致频繁FULL GC，Loader服务响应缓慢，严重时甚至有可能导致Loader崩溃，不能再正常提供服务。

可能原因

该节点Loader实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Loader进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 实例”，单击上报告警实例主机名对应的角色名，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，勾选“GC”中的“Loader的总GC时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Loader每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
 - 是，执行[步骤4](#)。
 - 否，执行[步骤6](#)。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Loader > 配置”，选择“全部配置”，在搜索栏里搜索“LOADER_GC_OPTS”参数。将“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

📖 说明

出现此告警时，说明当前Loader实例设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议参考ALM-23004 Loader堆内存使用率超过阈值的处理措施步骤4进行处理。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行步骤6。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Loader”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.199 ALM-24000 Flume 服务不可用

告警解释

告警模块按180秒周期检测Flume服务状态，当检测到Flume服务异常时，系统产生此告警。

当系统检测到Flume服务恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24000	紧急	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

当Flume服务不可用时，Flume不能正常工作，数据传输业务中断。

可能原因

Flume实例全部故障。

处理步骤

步骤1 以omm用户登录Flume实例所在节点，执行`ps -ef|grep "flume.role=server"`命令查看当前节点是否存在flume进程。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，重启Flume故障实例或Flume服务，执行**步骤2**。

步骤2 在告警列表中查看“Flume服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

收集故障信息。

步骤3 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤4 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤5 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤6 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.200 ALM-24001 Flume Agent 异常

告警解释

Flume Agent监控模块对Flume Agent状态进行监控，当Flume Agent进程故障（每5秒检测一次）或Flume Agent启动失败时（即时上报告警），系统产生此告警。

当检测到Flume Agent进程故障恢复，Flume Agent启动成功，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24001	重要	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	AgentId	产生告警的Agent ID。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

产生告警的Flume Agent实例无法正常启动，定义在该实例下的数据传输任务暂时中断，对于实时数据传输，会丢失实时数据。

可能原因

- JAVA_HOME目录不存在或JAVA权限异常。
- Flume Agent目录权限异常。
- Flume Agent启动失败。

处理步骤

检查JAVA_HOME目录是否存在或JAVA权限是否正确

步骤1 以root用户登录故障节点IP所在主机。

步骤2 执行以下命令获取发生告警的Flume客户端安装目录。（AgentId可以在告警的“定位信息”中获取）

```
ps -ef|grep AgentId | grep -v grep | awk -F 'conf-file ' '{print $2}' | awk -F 'fusioninsight' '{print $1}'
```

步骤3 使用“su - Flume安装用户”命令切换到Flume安装用户，执行cd Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.11.0/conf/命令，进入Flume的配置目录。

步骤4 执行cat ENV_VARS | grep JAVA_HOME命令。

步骤5 检查JAVA_HOME目录是否存在，若步骤**步骤4**执行结果返回不为空，且ll \$JAVA_HOME/不为空，则JAVA_HOME目录存在。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 指定正确的JAVA_HOME目录。

步骤7 执行\$JAVA_HOME/bin/java -version命令检查Flume Agent运行用户是否有JAVA可执行权限，若可以查到java版本，这说明JAVA权限满足，否则不满足。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

📖 说明

JAVA_HOME为安装Flume客户端时export导出的环境变量，也可以进入到Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.11.0/conf目录下，执行cat ENV_VARS | grep JAVA_HOME命令来查看变量的值。

步骤8 执行chmod 750 \$JAVA_HOME/bin/java命令赋予Flume Agent运行用户JAVA可执行权限。

检查Flume Agent的目录权限。

步骤9 以root用户登录故障节点IP所在主机。

步骤10 执行以下命令，进入Flume Agent的安装目录。

```
cd Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.11.0/conf/
```

步骤11 执行ls -al * -R命令，检查所有文件的所有者是否均是Flume Agent运行用户。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，使用chown命令修改文件所有者为Flume Agent运行用户。

检查Flume Agent配置。

步骤12 执行cat properties.properties | grep spooldir以及cat properties.properties | grep TAILDIR命令，确认Flume Source是否是spooldir类型或TAILDIR类型，若任意一个命令有返回值，则为spooldir类型或TAILDIR类型。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤17**。

步骤13 查看数据监控目录是否存在。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤14**。

说明

- 查看spooldir监控目录，执行命令：`cat properties.properties | grep spoolDir`
- 查看TAILDIR监控目录，执行命令：`cat properties.properties | grep parentDir`

步骤14 指定服务器上用户自定义已经存在的数据监控目录。

步骤15 查看Flume Agent运行用户对步骤**步骤13**所指定的监控目录是否有可读可写可执行权限。

- 是，执行**步骤17**。
- 否，执行**步骤16**。

说明

使用Flume运行用户进入监控目录，若可以创建文件，这说明Flume运行用户是否对该监控目录具有可读可写可执行权限。

步骤16 执行“`chmod 777 Flume监控目录`”命令赋予Flume Agent运行用户对步骤**步骤13**监控目录的可读可写可执行权限。

步骤17 确认Flume Sink对接组件是否处于安全模式。

- 是，执行**步骤18**。
- 否，执行**步骤23**。

说明

若用户业务配置文件properties.properties的sink为hdfs sink、hbase sink，当配置文件中包含有keytab时，则Flume Sink对接组件处于安全模式。

若用户业务配置文件properties.properties的sink为kafka sink，当配置参数*.security.protocol的值为SASL_PLAINTEXT或为SASL_SSL时，则Flume Sink对接的Kafka处于安全模式。

步骤18 使用“`ll ketab路径命令`”查看配置文件“*.kerberosKeytab”参数所指的keytab认证路径是否存在。

- 是，执行**步骤20**。
- 否，执行**步骤19**。

说明

keytab路径查看方式：`cat properties.properties | grep keytab`

步骤19 将步骤**步骤18**中kerberosKeytab参数的值指定为用户自定的keytab路径，执行**步骤21**。

步骤20 执行步骤**步骤18**查看Flume Agent运行用户是否有访问keytab认证文件的权限，若返回为keytab路径，则表示有权限，否则无权限。

- 是，执行**步骤22**。
- 否，执行**步骤21**。

步骤21 执行“`chmod 755 ketab文件`”赋予步骤**步骤19**中所指定的keytab文件的可读权限，并重启Flume进程。

步骤22 查看告警列表中该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤23**。

收集故障信息。

步骤23 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤24 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤25 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤26 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.201 ALM-24003 Flume Client 连接中断

告警解释

告警模块对Flume Server的连接端口状态进行监控。当Flume Client连接到Flume Server的某个端口，Client端连续3分钟未与Server端连接时，系统产生此告警。

当Flume Server收到Flume Client连接消息，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24003	重要	通信告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	客户端IP	Flume客户端IP地址。
	客户端名称	Flume客户端的Agent名称。
	Sink名称	Flume Agent的sink名称。

对系统的影响

产生告警的Flume Client无法与Flume Server端进行通信，Flume Client端的数据无法传输到Flume Server端。

可能原因

- Flume Client端与Flume Server端网络故障。
- Flume Client端进程故障。
- Flume Client端配置错误。

处理步骤

检查Flume Client与Flume Server的网络状况。

步骤1 以root用户登录到告警定位参数中描述的Flume ClientIP所在主机。

步骤2 执行ping *Flume Server IP地址*命令，检查Flume Client到Flume Server的网络是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

检查Flume Client端进程故障。

步骤3 以root用户登录到告警定位参数中描述的Flume ClientIP所在主机。

步骤4 执行ps -ef|grep flume |grep client命令，查看是否存在Flume Client进程。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

检查Flume Client端的配置。

步骤5 以root用户登录到告警定位参数中描述的Flume ClientIP所在主机。

步骤6 执行cd *Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-1.11.0/conf/*命令，进入Flume的配置目录。

步骤7 执行cat properties.properties命令，查看当前的Flume Client配置文件。

步骤8 根据Flume Agent的配置说明检查“properties.properties”的配置是否有误。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤11](#)。

步骤9 修改“properties.properties”配置文件。

查看告警是否已清除。

步骤10 查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤12** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。
- 步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤14** 使用传输工具，收集Flume Client端“/var/log/Bigdata/flume-client”下的日志。
- 步骤15** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.202 ALM-24004 Flume 读取数据异常

告警解释

告警模块对Flume Source的状态进行监控，当Source读取不到数据的时长超过阈值时，系统即时上报告警。

默认阈值为0，表示不开启。用户可通过conf目录下的配置文件properties.properties修改阈值：修改对应source的“NoDatatime”参数。

当Source读取到数据，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24004	重要	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	AgentId	产生告警的Agent ID。
	部件类型	产生告警的元素类型。
	部件名	产生告警的元素名称。

对系统的影响

如果数据源有数据，Flume Source持续读取不到数据，数据采集会停止。

可能原因

- Flume Source故障，导致数据无法发送。
- 网络故障，导致数据无法发送。

处理步骤

检查Flume Source是否故障。

步骤1 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“type = spoolDir”关键字确认Flume Source是否是spoolDir类型。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤2 查看设置的spoolDir监控目录，是否所有的文件均已传输完毕。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

说明

spoolDir的监控目录为用户自定义配置文件properties.properties中spoolDir的参数值。若监控目录文件已传输完毕，则该监控目录下的所有文件以.COMPLETED后缀结尾。

步骤3 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource”关键字确认Flume Source是否是Kafka类型。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

步骤4 查看Kafka Source配置的topic数据是否已经消费完毕。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤5 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”。

步骤6 单击进入故障节点的Flume实例页面，查看监控指标“Source速度指标”，检查告警中的Source速度是否为0。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

检查Flume Source配置的IP所在节点与故障节点的网络状态。

步骤7 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“type = avro”关键字确认Flume Source是否是avro类型。

- 是，执行[步骤8](#)。

- 否，执行**步骤11**。

步骤8 以root用户登录故障节点所在主机，执行ping *Flume Source*配置的IP地址命令查看对端主机是否可以ping通。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤9 联系网络管理员恢复网络。

步骤10 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

收集故障信息。

步骤11 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤12 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤13 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤14 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.203 ALM-24005 Flume 传输数据异常

告警解释

告警模块对Flume Channel的容量状态进行监控，当Channel满的时长超过阈值，或Source向Channel放数据失败的次数超过阈值后，系统即时上报告警。

用户可通过conf目录下的配置文件properties.properties修改阈值：修改对应channel的“channelfullcount”参数。

当Flume Channel空间被释放，且告警处理完成时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24005	紧急（默认阈值为10） 重要（默认阈值为8）	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	AgentId	产生告警的Agent ID。
	部件类型	产生告警的元素类型。
	部件名	产生告警的元素名称。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

Flume Channel的磁盘空间使用量有继续增长的趋势，将会使数据导入到指定目的地的时间增长，当Flume Channel的磁盘空间使用量达到100%时会导致Flume Agent进程暂停工作。

可能原因

- Flume Sink故障，导致数据无法发送。
- 网络故障，导致数据无法发送。

处理步骤

检查Flume Sink是否故障。

- 步骤1** 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“type = hdfs”关键字确认Flume Sink是否是HDFS类型。
- 是，执行**步骤2**。
 - 否，执行**步骤3**。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager的告警列表中查看是否有“HDFS服务不可用”告警产生，服务列表中HDFS是否已停止。

- 是，如果有告警参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”的处理步骤处理该故障；如果HDFS已停止，启动HDFS服务，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤3 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“type = hbase”关键字确认Flume Sink是否是HBase类型。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤4 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“HBase服务不可用”告警产生，服务列表中HBase是否已停止。

- 是，如果有告警参考“ALM-19000 HBase服务不可用”的处理步骤处理该故障，如果HBase已停止，启动HBase服务。执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink”关键字确认Flume Sink是否是Kafka类型。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤6 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“Kafka服务不可用”告警产生，服务列表中Kafka是否已停止。

- 是，如果有告警参考“ALM-38000 Kafka服务不可用”的处理步骤处理该故障；如果Kafka已停止，启动Kafka服务，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”。

步骤8 单击进入故障节点的Flume实例页面，查看指标“Sink速度指标”，检查其速度是否为0。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤9**。

检查Flume Sink配置的IP所在节点与故障节点的网络状态。

步骤9 本地打开用户自定义配置文件properties.properties，搜索配置文件中是否有“type = avro”关键字确认Flume Sink是否是avro类型。

- 是，执行**10**。
- 否，执行**步骤13**。

步骤10 以root用户登录故障节点所在主机，执行ping Flume Sink配置的IP地址命令查看对端主机是否可以ping通。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤11**。

步骤11 联系网络管理员恢复网络。

步骤12 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤13](#)。

收集故障信息。

步骤13 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤15 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.204 ALM-24006 Flume Server 堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Flume服务堆内存使用状态，当连续10次检测到Flume实例堆内存使用率超出阈值时产生该告警，堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24006	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，Flume实例不可用。

可能原因

该节点Flume实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Flume Server堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > Agent > Flume堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Flume使用的堆内存是否已达到Flume设置的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置”，选择“全部配置”，选择“Flume > 系统”。将“GC_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Flume设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议堆内存调整为： $\text{channel capacity} * \text{最大单条数据大小} * \text{通道个数}$ ，但xmx参数值不能超过节点剩余内存。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.205 ALM-24007 Flume Server 直接内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Flume服务直接内存使用状态，当连续5次检测到Flume实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。当Flume直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24007	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，Flume实例不可用。

可能原因

节点Flume实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查直接内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Flume Server直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > Agent > Flume直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Flume使用的直接内存是否已达到Flume设定的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置”，选择“全部配置”，选择“Flume > 系统”。将“GC_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Flume实例设置直接内存大小无法满足当前业务使用场景，建议调整“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为当前直接内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.206 ALM-24008 Flume Server 非堆内存使用率超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Flume服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到Flume实例非堆内存使用率超出阈值时产生该告警，非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24008	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%）	业务质量告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，Flume实例不可用。

可能原因

该节点Flume实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

处理步骤

检查非堆内存使用率。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Flume Server非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。

步骤2 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > Agent > Flume非堆内存使用率”，单击“确定”。

步骤3 查看Flume使用的非堆内存是否已达到Flume设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置”，选择“全部配置”，选择“Flume > 系统”。将“GC_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Flume实例设置非堆内存大小无法满足当前业务使用场景，建议调整“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

步骤5 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.207 ALM-24009 Flume Server 垃圾回收(GC)时间超过阈值

告警解释

系统每60秒周期性检测Flume进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到Flume进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24009	紧急（默认阈值为12秒） 重要（默认阈值为10秒）	业务质量告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

对系统的影响

导致Flume数据传输效率低下。

可能原因

该节点Flume实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Flume Server垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > Agent > Flume垃圾回收（GC）总时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Flume每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置”，选择“全部配置”，选择“Flume > 系统”。将“GC_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

说明

出现此告警时，说明当前Flume实例设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议堆内存调整为： $\text{channel capacity} * \text{最大单条数据大小} * \text{通道个数}$ ，但xmx参数值不能超过节点剩余内存。

步骤5 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息。

步骤6 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤7 在“服务”框中勾选待操作集群的“Flume”。

步骤8 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤9 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.208 ALM-24010 Flume 证书文件非法或已损坏

告警解释

Flume每隔一个小时，检查当前Flume证书文件是否合法（证书是否存在，证书格式是否正确），如果证书文件非法或已损坏，产生该告警。证书文件恢复合法时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24010	重要	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Flume证书文件已经非法或损坏，功能受限，Flume客户端将无法访问Flume服务端。

可能原因

Flume证书文件非法或损坏。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24010 Flume证书文件非法或已损坏 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中证书文件是否有效，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行以下命令进入Flume服务证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行命令ls -l，查看“flume_sChat.crt”文件是否存在。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 执行命令openssl x509 -in flume_sChat.crt -text -noout，查看是否正常显示证书具体信息。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤6 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤7 执行以下命令重新生成证书，等待一个小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -f Flume角色服务端的自定义证书密码 -g Flume角色客户端的自定义证书密码
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

📖 说明

Flume角色服务端、客户端的自定义证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤8 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的Flume。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.209 ALM-24011 Flume 证书文件即将过期

告警解释

Flume每隔一个小时，检查当前Flume证书文件是否即将过期，如果剩余有效期小于或等于30天，产生该告警。证书文件剩余有效期大于30天，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24011	重要	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Flume证书文件即将失效，对系统目前运行无影响。

可能原因

Flume证书文件即将到期。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24011 Flume证书文件即将过期 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中合法证书文件的有效期限，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行以下命令进入Flume服务证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行以下命令查看Flume用户证书的生效时间与失效时间。

```
openssl x509 -noout -text -in flume_sChat.crt
```

步骤5 根据需要，选择业务空闲期，执行**步骤6**~**步骤7**更新证书。

步骤6 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤7 执行命令重新生成证书，等待1小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -f Flume角色服务端的自定义证书密码 -g Flume角色客户端的自定义证书密码
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

📖 说明

Flume角色服务端、客户端的自定义证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤8 使用**omm**用户在Flume实例产生告警的节点，重复执行**步骤6~步骤7**，等待1小时，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤9 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选待操作集群的Flume。

步骤12 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.210 ALM-24012 Flume 证书文件已过期

告警解释

Flume每隔一个小时，检查当前系统中的证书文件是否已过期。如果服务端证书已过期，产生该告警。服务的证书文件恢复到有效期内，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24012	重要	处理错误告警	Flume	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

Flume证书文件已过期，功能受限，Flume客户端将无法访问Flume服务端。

可能原因

Flume证书文件已过期。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24012 Flume证书文件已过期 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中合法证书文件的有效期限，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行以下命令进入Flume服务证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行以下命令查看HA用户证书的生效时间与失效时间，查看目前时间是否在有效期内。

```
openssl x509 -noout -text -in flume_sChat.crt
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤6 执行以下命令重新生成证书，等待1小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -f Flume角色服务端的自定义证书密码 -g Flume角色客户端的自定义证书密码
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

📖 说明

Flume角色服务端、客户端的自定义证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤7 使用omm用户在Flume实例产生告警的节点，重复执行**步骤5~步骤6**，等待1小时，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的Flume。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.211 ALM-24013 Flume MonitorServer 证书文件非法或已损坏

告警解释

MonitorServer每隔一个小时，检查当前MonitorServer证书文件是否合法（证书是否存在，证书格式是否正确），如果证书文件非法或已损坏，产生该告警。证书文件恢复合法，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24013	重要	处理错误告警	MonitorServer	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

MonitorServer证书文件已经非法或损坏，功能受限，Flume客户端将无法访问Flume服务端。

可能原因

MonitorServer证书文件非法或损坏。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24013 MonitorServer证书文件非法或已损坏 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中证书文件是否有效，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行以下命令进入MonitorServer证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行命令ls -l，查看ms_sChat.crt文件是否存在。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤5 执行命令openssl x509 -in ms_sChat.crt -text -noout，查看是否正常显示证书具体信息。

- 是，执行**步骤9**。

- 否，执行**步骤6**。

步骤6 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤7 执行以下命令重新生成证书，等待一个小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -m 服务端的自定义MonitorServer证书密码 -n 客户端的自定义MonitorServer证书密码
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

说明

服务端、客户端的自定义MonitorServer证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤8 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的MonitorServer。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.212 ALM-24014 Flume MonitorServer 证书文件即将过期

告警解释

MonitorServer每隔一个小时，检查当前MonitorServer证书文件是否即将过期，如果剩余有效期小于或等于30天，产生该告警。剩余有效期大于30天，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24014	重要	处理错误告警	MonitorServer	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

MonitorServer证书文件即将失效，对系统目前运行无影响。

可能原因

MonitorServer证书文件即将到期。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24014 MonitorServer证书文件即将过期 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中合法证书文件的有效期限，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行命令进入MonitorServer证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行命令查看用户证书的生效时间与失效时间。

```
openssl x509 -noout -text -in ms_sChat.crt
```

步骤5 根据需要，选择业务空闲期，执行**步骤6**~**步骤7**更新证书。

步骤6 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤7 执行以下命令重新生成证书，等待1小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -m 服务端的自定义MonitorServer证书密码 -n 客户端的自定义MonitorServer证书密码
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

📖 说明

服务端、客户端的自定义MonitorServer证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤8 使用omm用户在Flume实例产生告警的节点，重复执行**步骤6~步骤7**，等待1小时，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤9 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选待操作集群的MonitorServer。

步骤12 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.213 ALM-24015 Flume MonitorServer 证书文件已过期

告警解释

MonitorServer每隔一个小时健康检查时，检查当前系统中的证书文件是否已过期。如果服务端证书已过期，产生该告警。服务端证书恢复到有效期内，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
24015	重要	处理错误告警	MonitorServer	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

MonitorServer证书文件已过期，功能受限，Flume客户端将无法访问Flume服务端。

可能原因

MonitorServer证书文件已过期。

处理步骤

查看告警信息。

步骤1 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-24015 MonitorServer证书文件已过期 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。

检查系统中合法证书文件的有效期限，重新生成证书文件。

步骤2 以root用户登录告警所在节点主机，并执行su - omm切换用户。

步骤3 执行以下命令进入MonitorServer证书目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/conf
```

步骤4 执行以下命令查看用户证书的生效时间与失效时间，查看目前时间是否在有效期内。

```
openssl x509 -noout -text -in ms_sChat.crt
```

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

步骤5 执行以下命令进入Flume脚本目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Flume-*/flume/bin
```

步骤6 执行以下命令重新生成证书，等待1小时，观察此告警是否被清除。

```
sh geneJKS.sh -m 服务端的自定义MonitorServer证书密码 -n 客户端的自定义MonitorServer证书密码
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

📖 说明

服务端、客户端的自定义MonitorServer证书密码需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

步骤7 使用omm用户在Flume实例产生告警的节点，重复执行**步骤5~步骤6**，等待1小时，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤8 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的MonitorServer。

步骤11 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.214 ALM-25000 LdapServer 服务不可用

告警解释

系统按30秒周期性检测LdapServer的服务状态，当检测到两个LdapServer服务均异常时产生该告警。

当检测到一个或两个LdapServer服务恢复时告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25000	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

依赖LdapServer的组件运行状态变为故障，可能引起集群Kerberos认证失败或操作系统用户缓存同步异常，进而导致组件业务运行异常。

可能原因

- LdapServer服务所在节点故障。
- LdapServer进程故障。

处理步骤

检查LdapServer服务的两个SlapdServer实例所在节点是否故障。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > LdapServer > 实例”。进入LdapServer实例页面获取两个SlapdServer实例所在节点的主机名。

步骤2 选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看是否有“NodeAgent进程异常”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤3 查看告警信息里的主机名是否和**步骤1**主机名一致。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 按“ALM-12006 NodeAgent进程异常”提供的步骤处理该告警。

步骤5 在告警列表中查看“LdapServer服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤10](#)。

检查LdapServer进程是否正常。

步骤6 选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看是否有“进程故障”告警产生。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

步骤7 查看告警信息中的服务名和主机名是否和LdapServer服务名和主机名一致。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

步骤8 按“ALM-12007 进程故障”提供的步骤处理该告警。

步骤9 在告警列表中查看“LdapServer服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤10](#)。

收集故障信息。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤11 在“服务”中勾选待操作集群的“LdapServer”。

步骤12 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤13 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.215 ALM-25004 LdapServer 数据同步异常

告警解释

系统按30秒周期性检测LdapServer数据，如果连续12次检测，Manager的主备LdapServer的数据内容都不一致，产生该告警，当两者的数据一致时，对应告警恢复。

系统按30秒周期性检测LdapServer数据，如果连续12次检测，集群中的LdapServer的数据与Manager的LdapServer数据都不一致，产生该告警，当两者的数据一致时，对应告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25004	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机节点信息。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

LdapServer数据不一致时，有可能是Manager上的LdapServer数据损坏，也有可能是集群上的LdapServer数据损坏，此时数据损坏的LdapServer进程将无法对外提供服务，影响Manager和集群的认证功能。

可能原因

- LdapServer进程所在的节点网络故障。
- LdapServer进程异常。
- OS重启导致的LdapServer数据损坏。

处理步骤

检查LdapServer所在的节点网络是否故障。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。记录该告警定位信息中的“主机名”的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1、IP2、IP3等）。
- 步骤2** 联系运维人员，登录IP1节点，在这个节点上使用ping命令检查该节点与主OMS节点的管理平面IP是否可达。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 联系网络管理员恢复网络，然后查看“LdapServer数据同步异常”告警是否恢复。
 - 是，处理完毕。

- 否，执行**步骤4**。

检查LdapServer进程是否正常。

步骤4 在FusionInsight Manager的“告警”页面，查看是否有LdapServer的“OLdap资源异常”告警产生。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

步骤5 按照“ALM-12004 OLdap资源异常”提供的步骤处理该告警。

步骤6 在告警列表中查看“LdapServer数据同步异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

步骤7 在FusionInsight Manager的“告警”页面，查看是否有LdapServer的“进程故障”告警产生。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤8 按照“ALM-12007 进程故障”提供的步骤处理该告警。

步骤9 在告警列表中查看“LdapServer数据同步异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

检查是否存在因为OS重启导致LdapServer数据损坏。

步骤10 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。记录该告警定位信息中的“主机名”的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1，IP2，IP3等）。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > LdapServer > 配置”，记录LdapServer的端口号PORT（若告警定位信息中的IP地址为备管理节点IP地址，选择“系统 > OMS > oldap > 修改配置”，记录LdapServer服务侦听端口号）。

步骤11 以omm用户登录IP1节点。

步骤12 执行以下命令，观察查询出来的内容是否提示有error错误信息。

```
ldapsearch -H ldaps://IP1:PORT -LLL -x -D cn=root,dc=hadoop,dc=com -W -b ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com
```

执行命令后需输入LDAP管理员密码，请联系MRS集群管理员获取。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤13 使用告警出现日期之前的备份文件进行LdapServer恢复和OMS恢复。

说明

必须使用同一时间点的OMS和LdapServer备份数据进行恢复，否则可能造成业务和操作失败。当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作，否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Manager数据。

步骤14 在告警列表中查看“LdapServer数据同步异常”告警是否清除。


- 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤15](#)。

收集故障信息。

步骤15 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在“服务”中勾选待操作集群的“LdapServer”和“OmsLdapServer”。

步骤17 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.216 ALM-25005 Nscd 服务异常

告警解释

系统每60秒周期性检测nscd服务的状态，如果连续4次（3分钟）查询不到nscd进程或者无法获取LdapServer中的用户时，产生该告警。

当进程恢复且可以获取LdapServer中的用户时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25005	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	主机名	产生告警的主机节点信息。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

nscd服务不可用时，可能会影响该节点从LdapServer上同步数据，此时，使用id命令可能会获取不到Ldap中的数据，影响上层业务。

可能原因

- nscd服务未启动。
- 网络故障，无法访问Ldap服务器。
- Name Service服务异常。
- OS执行命令慢导致无法查询用户。

处理步骤

检查nscd服务是否启动。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。记录该告警定位信息中的“主机名”的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1、IP2、IP3等）。
- 步骤2** 联系运维人员，以root用户登录IP1节点，在该节点上执行ps -ef | grep nscd命令，查看是否有/usr/sbin/nscd进程启动。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 以root用户执行service nscd restart命令，重启nscd服务，执行ps -ef | grep nscd命令，查看服务是否启动。
- 是，执行**步骤4**。
 - 否，执行**步骤15**。
- 步骤4** 5分钟后，以root用户再次执行命令，查看服务是否存在。
- 是，执行**步骤11**。
 - 否，执行**步骤15**。

检查网络是否故障，无法访问ldap服务器。

- 步骤5** 用root用户登录故障节点，在这个节点上使用ping命令检查该节点与LdapServer节点的网络是否畅通。
- 是，执行**步骤6**。
 - 否，请联系网络管理员，解决网络故障。

检查Name Service服务是否异常。

- 步骤6** 用root用户登录故障节点，执行cat /etc/nsswitch.conf命令，查看NameService配置中的“passwd”、“group”、“services”、“netgroup”、“aliases”五项配置是否正确。

正确配置请参照：“passwd: compat ldap”、“group: compat ldap”、“services: files ldap”、“netgroup: files ldap”、“aliases: files ldap”。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 用root用户登录故障节点，执行`cat /etc/nscd.conf`命令，查看配置文件中“enable-cache passwd”、“positive-time-to-live passwd”、“enable-cache group”、“positive-time-to-live group”四项配置是否正确。

正确配置请参照：“enable-cache passwd yes”、“positive-time-to-live passwd 600”、“enable-cache group yes”、“positive-time-to-live group 3600”。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤10**。

步骤8 用root用户执行`/usr/sbin/nscd -i group`和`/usr/sbin/nscd -i passwd`命令，等待2分钟，继续执行`id admin`和`id backup/manager`命令，查看是否能查询到结果。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤9 以root用户执行`vi /etc/nsswitch.conf`命令，将**步骤6**中的五项配置项改成正确配置，保存后执行`service nscd restart`命令重启nscd服务，等待2分钟，执行`id admin`和`id backup/manager`命令，查看是否能查询到结果。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤10 以root用户执行`vi /etc/nscd.conf`命令，将**步骤7**中的四项配置项改成正确配置，保存后执行`service nscd restart`命令重启nscd服务，等待2分钟，执行`id admin`和`id backup/manager`命令，查看是否能查询到结果。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤11 登录FusionInsight Manager界面，等待5分钟，然后查看“Nscd服务异常”告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

检查操作系统执行命令是否卡顿。

步骤12 用root用户登录故障节点，执行命令`id admin`，观察命令返回结果时长，观察执行命令是否缓慢（超过3s即可认为执行命令慢）。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤13 执行命令`cat /var/log/messages`，查看nscd是否频繁重启或者存在Can't contact LDAP server的异常信息。

nscd异常信息样例：

```
Feb 11 11:44:42 10-120-205-33 nscd: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.55:21780: Can't contact LDAP server
Feb 11 11:44:43 10-120-205-33 ntpq: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.55:21780: Can't contact LDAP server
Feb 11 11:44:44 10-120-205-33 ntpq: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldaps://10.120.205.92:21780: Can't contact LDAP server
```

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。

步骤14 执行命令`vi $BIGDATA_HOME/tmp/random_ldap_ip_order`，修改末尾数字，若原来为奇数则改为偶数，若原来为偶数则修改为奇数；

执行命令 `vi /etc/ldap.conf` 进入编辑模式，按 “Insert” 键开始编辑，然后将 URI 配置项的前两个 IP 进行调换。

修改完成后按 “Esc” 键退出编辑模式，并输入 `:wq` 保存退出。


执行命令 `service nscd restart`，重启 nscd 服务，等待 5 分钟，再次执行 `id admin` 命令，观察返回结果时长，观察执行命令是否缓慢。

- 是，执行 [步骤15](#)。
- 否，登录其他故障节点执行 [步骤12](#) 至 [步骤14](#)；排查 “/etc/ldap.conf” 修改前 URI 中第一个 LdapServer 节点，是否故障，例如业务 IP 不可达、网络延时过长或者部署其他异常的软件。

收集故障信息。

步骤15 在 FusionInsight Manager 界面，选择 “运维 > 日志 > 下载”。

步骤16 在 “服务” 中勾选待操作集群的 “LdapClient”。

步骤17 单击右上角的  设置日志收集的 “开始时间” 和 “结束时间” 分别为告警产生时间的前后 1 小时，单击 “下载”。

步骤18 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.217 ALM-25006 Sssd 服务异常

告警解释

系统每 60 秒周期性检测 sssd 服务的状态，如果连续 4 次（3 分钟）查询不到 sssd 进程或者无法获取 LdapServer 中的用户时，产生该告警。

当进程恢复且可以获取 LdapServer 中的用户时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25006	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	主机名	产生告警的主机节点信息。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

sssd服务不可用时，可能会影响该节点从LdapServer上同步数据，此时，使用id命令可能会获取不到ldap中的数据，影响上层业务。

可能原因

- sssd服务未启动或启动错误。
- 网络故障，无法访问Ldap服务器。
- Name Service服务异常。
- OS执行命令慢导致无法查询用户。

处理步骤

检查sssd服务是否启动或启动错误。

步骤1 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。记录该告警定位信息中的“主机名”的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1、IP2、IP3等）。

步骤2 联系运维人员，以root用户登录IP1节点，在该节点执行`ps -ef | grep sssd`命令，查看是否有/usr/sbin/sss进程启动。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤3 查看**步骤2**中查询的sss进程是否有三个子进程。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 以root用户执行`service sssd restart`命令重启sss服务，执行`ps -ef | grep sssd`命令，查看sss进程是否正常。

正常状态为：存在/usr/sbin/sss进程和三个子进程/usr/libexec/sss/sss_be、/usr/libexec/sss/sss_nss、/usr/libexec/sss/sss_pam。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤13**。

检查网络是否故障，无法访问ldap服务器。

步骤5 用root用户登录故障节点，在这个节点上使用ping命令检查该节点与LdapServer节点的网络是否畅通。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，请联系网络管理员，解决网络故障。

检查Name Service服务是否异常。

步骤6 用root用户登录故障节点，执行命令cat /etc/nsswitch.conf，查看NameService配置中的“passwd”、“group”两项配置是否正确。

正确配置请参照：“passwd: files sss”、“group: files sss”。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

步骤7 用root用户执行/usr/sbin/sss_cache -G和/usr/sbin/sss_cache -U命令，等待2分钟，执行id admin和id backup/manager命令，查看是否能查询到结果。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤8 以root用户执行vi /etc/nsswitch.conf命令，将[步骤6](#)中的两项配置项改成正确配置，保存后执行service sssd restart命令重启sssd服务，等待2分钟，执行id admin和id backup/manager命令，查看是否能查询到结果。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤9 登录FusionInsight Manager界面，等待5分钟，然后查看“Sssd服务异常”告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤10](#)。

检查操作系统执行命令是否卡顿。

步骤10 用root用户登录故障节点，执行命令id admin，观察命令返回结果时长，观察执行命令是否缓慢（超过3s即可认为执行命令慢）。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤11 执行命令cat /var/log/messages，查看sssd是否频繁重启或者存在Can't contact LDAP server的异常信息。

sssd重启样例

```
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[pam]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[be[default]]: Shutting down
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[be[default]]: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[nss]: Starting up
Feb 7 11:38:16 10-132-190-105 sssd[pam]: Starting up
```

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

步骤12 执行命令`vi $BIGDATA_HOME/tmp/random_ldap_ip_order`，修改末尾数字，若原来为奇数则改为偶数，若原来为偶数则修改为奇数。

执行命令`vi /etc/sss/sss.conf`，将`ldap_uri`配置项的前两个IP进行颠倒，保存退出。

执行命令`ps -ef | grep sssd`查询`sss`d进程id，并将其kill掉，执行`/usr/sbin/sss -D -f`，重启`sss`d服务，等待5分钟，再次执行`id admin`命令。


观察返回结果时长，观察执行命令是否缓慢。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，登录其他故障节点执行**步骤10**至**步骤12**；收集日志，并排查“`/etc/sss/sss.conf`”修改前`ldap_uri`中第一个`ldapserver`节点是否故障，例如业务IP不可达、网络延时过长或者部署其他异常的软件。

收集故障信息。

步骤13 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤14 在“服务”中勾选待操作集群的“LdapClient”。

步骤15 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

步骤16 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.218 ALM-25500 KrbServer 服务不可用

告警解释

系统按30秒周期性检测组件KrbServer的服务状态。当检测到组件KrbServer服务异常时产生该告警。

当检测到组件KrbServer服务恢复时告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25500	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

依赖KrbServer的组件运行状态变为故障，可能引起集群Kerberos认证失败，进而导致组件业务运行异常。

可能原因

- 组件KrbServer服务所在节点故障。
- OLdap服务不可用。

处理步骤

检查组件KrbServer服务所在节点是否故障。

步骤1 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KrbServer > 实例”。进入KrbServer实例页面查看KrbServer服务所在节点的主机名。

步骤2 在FusionInsight Manager的“告警”页面，查看是否有“NodeAgent进程异常”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤3 查看告警信息里的主机名是否和**步骤1**主机名一致。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

步骤4 按“ALM-12006 NodeAgent进程异常”提供的步骤处理该告警。

步骤5 在告警列表中查看“KrbServer服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

检查OLdap服务是否不可用。

步骤6 在FusionInsight Manager的“告警”页面，查看是否有“OLdap资源异常”告警产生。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

步骤7 按“ALM-12004 OLdap资源异常”提供的步骤处理该告警。

步骤8 在告警列表中查看“KrbServer服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

步骤9 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤10 在“服务”中勾选待操作集群的“KrbServer”。

步骤11 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤12 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.219 ALM-25501 KerberosServer 请求数高

告警解释

系统每30秒周期性检查KerberosServer节点的处理请求数，并把实际处理的请求数和阈值相比较，当请求数连续多次（默认值为5）超过设定阈值（默认值为10000）时，系统将产生此告警。

平滑次数可配置，当平滑次数为1，进程连接数小于或等于阈值时，该告警恢复。当平滑次数大于1，请求数小于或等于阈值的90%时，该告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
25501	重要	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	详细信息	产生告警的详细信息。

对系统的影响

KerberosServer实例请求数过高，可能导致KerberosServer响应缓慢，引起Kerberos认证超时，进而导致组件业务故障。

可能原因

- KerberosServer实例请求数过高。
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

处理步骤


检查KerberosServer所有请求数是否过多。

步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > KrbServer”进入KrbServer概览页面。

步骤2 观察“KerberosServer所有请求数”图表，并根据实际业务场景评估，适当降低KerberosServer认证请求。

若无对应图表，可单击右侧下拉三角，选择“定制”并勾选对应项，单击“确定”。

图 11-11 KerberosServer 所有请求数图表



步骤3 等待约2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

步骤4 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > KrbServer > 其他 > KerberosServer所有请求数”，查看告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 根据实际请求数情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

步骤6 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

步骤7 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

步骤8 在“服务”中勾选待操作集群的“KrbServer”。

步骤9 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

步骤10 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

11.220 ALM-27001 DBService 服务不可用

告警解释

告警模块按30秒周期检测DBService服务状态。当DBService服务不可用时产生该告警。

DBService服务恢复时，告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
27001	紧急	业务质量告警	FusionInsight Manager	是

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

对系统的影响

数据库服务不可用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能，使部分服务异常。

可能原因

- 浮动IP不存在。
- 没有主DBServer实例。
- 主备DBServer进程都异常。

处理步骤

检查集群环境中是否存在浮动IP。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 实例”。
- 步骤2** 查看是否有主实例存在。
- 是，执行**步骤3**。
 - 否，执行**步骤9**。
- 步骤3** 选择主DBServer实例，记录IP地址。
- 步骤4** 以root用户登录上述IP所在主机，执行ifconfig命令查看DBService的浮动IP在该节点是否存在。
- 是，执行**步骤5**。
 - 否，执行**步骤9**。
- 步骤5** 执行ping 浮动IP地址命令检查DBService的浮动IP的状态，是否能ping通。
- 是，执行**步骤6**。
 - 否，执行**步骤9**。
- 步骤6** 以root用户登录DBService浮动IP所在主机，执行以下命令删除浮动IP地址。
- ```
ifconfig interface down
```
- 步骤7** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 更多 > 重启服务”重启DBService服务，检查是否启动成功。
- 是，执行**步骤8**。



- 否，执行**步骤9**。

**步骤8** 等待约两分钟，查看告警列表中的DBService服务不可用告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

**检查主DBServer实例状态。**

**步骤9** 选择角色状态异常的DBServer实例，记录IP地址。

**步骤10** 在“告警”页面，查看是否有上述IP所在主机DBServer实例“进程故障”告警产生。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤19**。

**步骤11** 按“ALM-12007 进程故障”提供的步骤处理该告警。

**步骤12** 等待5分钟，查看告警列表中的DBService服务不可用告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤19**。

**检查主备DBServer数据库进程状态。**

**步骤13** 以root用户登录DBService浮动IP所在主机，执行su - omm命令切换至omm用户。

**步骤14** 执行cd \${DBSERVER\_HOME}命令进入DBService服务的安装目录。

**步骤15** 执行sh sbin/status-dbserver.sh命令查看DBService的主备HA进程状态，状态是否查询成功。

```
HAMode
double

NodeName HostName HAVersion StartTime HAActive
HAAllResOK HARunPhase
10_5_89_12 host01 V100R001C01 2019-06-13 21:33:09 active
normal Activated
10_5_89_66 host03 V100R001C01 2019-06-13 21:33:09 standby
normal Deactivated

NodeName ResName ResStatus ResHAStatus ResType
10_5_89_12 floatip Normal Normal Single_active
10_5_89_12 gaussDB Active_normal Normal Active_standby
10_5_89_66 floatip Stopped Normal Single_active
10_5_89_66 gaussDB Standby_normal Normal Active_standby
```

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤19**。

**步骤16** 查看主备HA进程是否都处于abnormal状态。

- 是，执行**步骤17**。
- 否，执行**步骤19**。

**步骤17** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 更多 > 重启服务”重启DBService服务，查看界面是否提示重启成功。

- 是，执行**步骤18**。
- 否，执行**步骤19**。


**步骤18** 等待约两分钟，查看告警列表中的DBService服务不可用告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤19](#)。

收集故障信息。

**步骤19** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤20** 在“服务”中勾选待操作集群的“DBService”和“NodeAgent”。

**步骤21** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤22** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.221 ALM-27003 DBService 主备节点间心跳中断

## 告警解释

DBService主节点或备节点超过7秒未收到对端的心跳消息后，系统产生告警。

当心跳恢复后，该告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|-----------------------|---------|
| 27003 | 重要   | 心跳   | FusionInsight Manager | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

| 类别   | 参数名称            | 参数含义              |
|------|-----------------|-------------------|
| 附加信息 | 本端DBService HA名 | 本端DBService HA名称。 |
|      | 对端DBService HA名 | 对端DBService HA名称。 |

## 对系统的影响

DBService主备间心跳中断时只有一个节点提供服务，一旦该节点故障，再无法切换到备节点，就会服务不可用。

## 可能原因

主备DBService节点间链路异常。

## 处理步骤

**检查主备DBService服务器间的网络是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的 $\checkmark$ ，查看该告警的DBService备服务器地址。

**步骤2** 以root用户登录主DBService服务器。

**步骤3** 执行ping 备DBService心跳IP地址命令检查备DBService服务器是否可达。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。

- DBService
- Controller
- NodeAgent

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.222 ALM-27004 DBService 主备数据不同步

## 告警解释

DBService主备数据不同步，每10秒检查一次主备数据同步状态，如果连续6次查不到同步状态，或者同步状态不正常，产生告警。

当同步状态正常，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------------------|---------|
| 27004 | 紧急   | 业务质量告警 | FusionInsight Manager | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称            | 参数含义              |
|------|-----------------|-------------------|
| 定位信息 | 来源              | 产生告警的集群名称。        |
|      | 服务名             | 产生告警的服务名称。        |
|      | 角色名             | 产生告警的角色名称。        |
|      | 主机名             | 产生告警的主机名。         |
| 附加信息 | 本端DBService HA名 | 本端DBService HA名称。 |
|      | 对端DBService HA名 | 对端DBService HA名称。 |
|      | 主备DBService 同步率 | 主备DBService节点同步率。 |

## 对系统的影响

主备DBServer数据不同步，如果此时主实例异常，则会出现数据丢失或者数据异常的情况。

## 可能原因

- 主备节点网络不稳定。
- 备DBService异常。
- 备节点磁盘空间满。
- 主DBService节点GaussDB进程CPU使用率高（需要通过日志定位该问题）。

## 处理步骤

**检查主备节点网络是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > DBService > 实例”，查看备DBServer实例的业务IP地址。

**步骤2** 以root用户登录主DBService节点。

**步骤3** 执行ping 备DBService心跳IP地址命令检查备DBService节点是否可达。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**检查备DBService状态是否正常**

**步骤6** 以root用户登录备DBService节点。

**步骤7** 执行su - omm命令切换到omm用户。

**步骤8** 进入“\${DBSERVER\_HOME}/sbin”目录，然后执行命令 ./status-dbserver.sh 检查备DBService的gaussDB资源状态是否正常，查看回显中，“ResName”为“gaussDB”的一行，是否显示如下信息：

例如：

```
10_10_10_231 gaussDB Standby_normal Normal Active_standby
```

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤16**。

**检查备节点磁盘是否已满。**

**步骤9** 以root用户登录备DBService节点。

**步骤10** 执行命令su - omm切换到omm用户。

**步骤11** 进入 “\${DBSERVER\_HOME}” 目录，执行以下命令获取DBservice的数据目录。

```
cd ${DBSERVER_HOME}

source .dbservice_profile

echo ${DBSERVICE_DATA_DIR}
```

**步骤12** 执行df -h命令，查看系统磁盘分区的使用信息。

**步骤13** 查看DBservice数据目录空间是否已满。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤16**。

**步骤14** 对节点磁盘进行扩容。


**步骤15** 磁盘扩容后，等待2分钟检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤16**。

**收集故障信息。**

**步骤16** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤17** 在“服务”中勾选待操作集群的“DBService”和OMS下的“OS”、“OS Statistics”、“OS Performance”，单击“确定”。

**步骤18** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤19** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.223 ALM-27005 数据库连接数使用率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查DBServer节点的数据库连接数使用率，并把实际数据库连接数使用率和阈值相比较，当数据库连接数的使用率连续5次（可配置，默认值为5）超过设定阈值时，系统将产生此告警。

平滑次数可配置，当平滑次数为1，数据库连接数使用率小于或等于阈值时，该告警恢复；当平滑次数大于1，数据库连接数使用率小于或等于阈值的90%时，该告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 27005 | 紧急（默认阈值为95%）<br>重要（默认阈值为90%） | 业务质量告警 | FusionInsight Manager | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
| 附加信息 | 触发条件 | 告警触发的条件。   |

## 对系统的影响

可能导致上层服务无法连接DBService的数据库，影响正常业务。

## 可能原因

- 数据库连接数使用过多。
- 数据库连接数最大值设置不合理。
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

### 检查数据库连接数是否使用过多

- 步骤1** 在FusionInsight Manager主页，单击左侧服务列表的DBService服务，进入DBService监控页面。
- 步骤2** 观察数据库用户已使用的连接数图表，如[图11-12](#)所示，用户根据业务场景评估，适当降低数据库用户连接数的使用。

图 11-12 数据库用户已使用的连接数图表



**步骤3** 等待2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

#### 检查数据库连接数最大值设置是否合理

**步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 配置 > 全部配置”，根据实际业务需求，将数据库连接数的最大值适当增加，如**图 11-13**所示。修改后单击“保存”，在弹出的“保存配置”页面中单击“确定”。

图 11-13 设置数据库连接数最大值



**步骤5** 完成数据库连接数最大值修改后，需要重启DBService服务（不要重启其上层服务）。

操作步骤：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService > 更多 > 重启服务”，输入当前登录的用户密码确认身份，单击“确定”。注意，不要勾选“同时重启上层服务”，单击“确定”完成重启。

**步骤6** 重启服务完成后，等待2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理

**步骤7** 登录FusionInsight Manager，基于实际数据库连接数使用率的情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > DBService > 数据库 > 数据库连接数使用率 (DBServer)”，单击平滑次数旁的铅笔标志，更改告警的平滑次数，如**图11-14**所示。



## 说明

平滑次数：连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

图 11-14 设置告警平滑次数

| 规则名称    | 生效状态 | 日期 | 阈值类型 | 阈值                          | 操作      |
|---------|------|----|------|-----------------------------|---------|
| default | 生效   | 每天 | 最大值  | 00:00-24:00 95%(紧急) 90%(重要) | 修改 取消应用 |

根据数据库连接数使用率的实际情况，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > DBService > 数据库 > 数据库连接数使用率 (DBServer)”，单击“操作”栏的“修改”按钮，进入修改规则界面，修改后单击“确定”，修改即生效，如图11-15所示。

图 11-15 设置告警阈值

规则名称: default

阈值类型:  最大值  最小值

日期:  每天

阈值设置:

| 起止时间          | 告警级别 | 阈值  |
|---------------|------|-----|
| 00:00 - 23:59 | 紧急   | 95% |
|               | 重要   | 90% |

确定 取消

**步骤8** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

### 收集故障信息

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“DBService”。

**步骤11** 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。

**步骤12** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.224 ALM-27006 数据目录磁盘空间使用率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查DBServer主节点的数据目录磁盘空间使用率，并把实际数据目录磁盘空间使用率和阈值相比较，当数据目录磁盘空间使用率连续5次（可配置，默认值为5）超过设定阈值时，系统将产生此告警。

平滑次数可配置，当平滑次数为1，数据磁盘目录空间使用率小于或等于阈值时，该告警恢复；当平滑次数大于1，数据磁盘目录空间使用率小于阈值的90%时，该告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 27006 | 紧急（默认阈值为85%）<br>重要（默认阈值为80%） | 业务质量告警 | FusionInsight Manager | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称  | 参数含义       |
|------|-------|------------|
| 定位信息 | 来源    | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名   | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名   | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名   | 产生告警的主机名。  |
|      | 设备分区名 | 产生告警的磁盘分区。 |
| 附加信息 | 触发条件  | 触发告警的条件。   |

### 对系统的影响

- DBService业务进程不能提供写数据接口。
- 当数据目录磁盘空间使用率超过90%时，数据库进入只读模式并发送告警“数据库进入只读模式”，业务数据写操作相关数据无法入库。

## 可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 数据库数据量过大或磁盘配置无法满足业务需求，导致磁盘使用率达到上限。

## 处理步骤

### 检查阈值设置是否合理

**步骤1** 在FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > DBService > 数据库 > 数据目录磁盘空间使用率”，查看该告警阈值是否合理（默认值80%为合理值）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 根据实际服务的使用情况修改告警阈值。

**步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService”，在“概览”页面查看“数据目录磁盘空间使用率”图表，检查数据目录磁盘空间使用率是否低于设置的阈值。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 等待2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

### 检查磁盘是否有误写入的大文件

**步骤5** 以omm用户登录DBService主管理节点。

**步骤6** 执行以下命令，查看数据目录磁盘空间下超过500MB的文件，检查该目录下是否有误写入的大文件存在。

```
source $DBSERVER_HOME/.dbservice_profile
find "$DBSERVICE_DATA_DIR"/./ -type f -size +500M
```

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤7** 根据实际情况处理误写入的文件，并等待2分钟，查看告警是否清除。


- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤8**。

### 收集故障信息

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“DBService”。

**步骤10** 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.225 ALM-27007 数据库进入只读模式

## 告警解释

系统每30秒周期性检查DBServer主节点的数据目录磁盘空间使用率，当数据目录磁盘空间使用率超过90%时，系统将产生此告警。

当数据目录磁盘空间使用率低于80%时，此告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型                  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------------------|---------|
| 27007 | 紧急   | 业务质量告警 | FusionInsight Manager | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 附加信息 | 触发条件 | 告警触发的条件。   |

## 对系统的影响

- 数据库进入只读模式，业务数据丢失。
- 数据库进入只读模式，上层服务写业务操作相关数据丢失。

## 可能原因

磁盘配置无法满足业务需求，磁盘使用率达到上限。

## 处理步骤

### 检查磁盘使用率是否达到上限

**步骤1** 在FusionInsight Manager, 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService”。

**步骤2** 在“概览”页面查看“数据目录磁盘空间使用率”图表, 检查数据目录磁盘空间使用率是否超过90%。

- 是, 执行**步骤3**。
- 否, 执行**步骤13**。

**步骤3** 以omm用户登录DBServer主管理节点, 执行以下命令, 查看数据库是否进入只读模式。

```
source $DBSERVER_HOME/.dbservice_profile
gsql -U omm -W password -d postgres -p 20051
show default_transaction_read_only;
```

#### 说明

其中password为DBService数据库的omm用户密码, 用户可以执行\q退出数据库界面。

结果如下所示, 查看“default\_transaction\_read\_only”的值是否为“on”。

```
POSTGRES=# show default_transaction_read_only;
default_transaction_read_only

on
(1 row)
```

- 是, 执行**步骤4**。
- 否, 执行**步骤13**。

**步骤4** 执行以下命令, 打开“dbservice.properties”文件:

```
source $DBSERVER_HOME/.dbservice_profile
vi ${DBSERVICE_SOFTWARE_DIR}/tools/dbservice.properties
```

**步骤5** 修改“gaussdb\_readonly\_auto”的值为“OFF”, 默认为“ON”。

**步骤6** 执行以下命令, 打开“postgresql.conf”文件:

```
vi ${DBSERVICE_DATA_DIR}/postgresql.conf
```

**步骤7** 删除“default\_transaction\_read\_only = on”。

**步骤8** 执行以下命令, 使配置生效:

```
gs_ctl reload -D ${DBSERVICE_DATA_DIR}
```

**步骤9** 登录FusionInsight Manager, 选择“运维 > 告警 > 告警”。单击告警“数据库进入只读模式”所在行右侧“操作”列中的“清除”, 在弹出窗口中单击“确定”。手动清除该告警。

**步骤10** 以omm用户登录DBServer主管理节点, 执行以下命令查看数据目录磁盘空间下超过500MB的文件, 检查该目录下是否有误写入的大文件存在。

```
source $DBSERVER_HOME/.dbservice_profile
```

```
find "$DBSERVICE_DATA_DIR"/../ -type f -size +500M
```

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

**步骤11** 根据实际情况处理误写入的文件。

**步骤12** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > DBService”，在“概览”页面查看“数据目录磁盘空间使用率”图表，检查数据目录磁盘空间使用率是否低于80%。


- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤13](#)。

#### 收集故障信息

**步骤13** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤14** 在“服务”中勾选待操作集群的“DBService”。

**步骤15** 设置日志收集的主机，可选项，默认所有主机。

**步骤16** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤17** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.226 ALM-33004 Containers 服务 BLU 实例健康状态异常

## 告警解释

系统每1分钟周期性检测BLU实例的健康状态，部署的BLU实例超过50%的健康状态出现异常时产生此告警。

当系统检测到该BLU实例恢复健康时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|------------|---------|
| 33004 | 次要   | 心跳   | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 组名                | 产生告警的组名。              |
|      | BLU ID            | BLU的ID。               |
|      | BLU版本号            | BLU的版本号。              |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

当一个BLU角色有部分BLU实例不健康时会产生该告警，此时不影响服务业务功能，但可能导致该BLU所对应的业务的处理能力降低；如果该BLU角色的所有BLU实例都不健康，该BLU所对应的业务将无法提供服务。

## 可能原因

该告警属于业务告警，具体原因需要业务开发、维护人员根据相关日志进行分析确认。

## 处理步骤

收集故障信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤2** 在“服务”中勾选“Containers”。
- 步骤3** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤4** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤5** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.227 ALM-33005 Containers 服务最大并发数超过阈值

### 告警解释

系统每5分钟周期性检测服务最大并发数，并把最大并发数和阈值相比较。当检测到服务最大并发数超出阈值范围时产生该告警。

当服务最大并发数小于或等于阈值时，该告警自动清除。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 33005 | 提示   | 业务质量告警 | Containers | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 应用服务名             | 产生告警的应用名称。            |
|      | 版本                | 产生告警的版本。              |
|      | 方法                | 产生告警的方法。              |
|      | IP                | 产生告警的IP。              |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

最大并发数过高，会导致服务提供者将拒绝部分调用请求，出现服务调用失败。

### 可能原因

- 业务逻辑代码处理时间过长。
- 业务量太大。

### 处理步骤

检查业务代码处理时间是否过长。



- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，单击“集群 > 服务 > Containers”。
- 步骤2** 选择“SGP管理 > 应用服务列表”，单击产生告警的服务名对应的链接，进入该服务的状态页面。
- 步骤3** 查看提供者的处理时间是否过长。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 检查用户的上层业务逻辑代码的处理时间是否过长。
- 是，优化上层业务逻辑代码，执行**步骤5**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 检查该告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。
- 查看业务量是否过大。**
- 步骤6** 在FusionInsight Manager首页，单击“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”，查看“每秒请求数图表”，“响应时间图表”等，数据量是否维持较高水平。
- 是，执行**步骤7**。
  - 否，执行**步骤9**。
- 步骤7** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。选择包含服务的BLU，进入BLU页面并选择“BLU 实例 > 添加实例”添加BLU实例。
- 步骤8** 检查该告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤9**。
- 收集故障信息。**
- 步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤10** 在“服务”中勾选“Containers”。
- 步骤11** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤12** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后15分钟，单击“下载”。
- 步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.228 ALM-33006 Containers 服务调用失败率超过阈值

### 告警解释

系统每5分钟周期性检测服务调用失败率，并把调用失败率和阈值相比较。当检测到服务调用失败率超出阈值范围时产生该告警。

当服务调用失败率小于或等于阈值时，该告警自动清除。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 33006 | 重要   | 业务质量告警 | Containers | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 应用服务名             | 产生告警的应用名称。            |
|      | 版本                | 产生告警的版本。              |
|      | 方法                | 产生告警的方法。              |
|      | 告警侧               | 产生告警的告警侧。             |
| IP   | 产生告警的IP。          |                       |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

服务调用失败率过高，表示该应用服务5分钟内客户调用异常次数较多，进而可能会使服务调用变慢或失败。

### 可能原因

- 网络时延较大导致的超时失败。
- 业务量太大，并发数超过限制而引起的失败。
- 业务代码错误。

## 处理步骤

### 检查网络时延是否过大。

**步骤1** 查看产生告警的“IP”判断服务是否是提供者方。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤3** 在“SGP管理”中，单击“应用服务列表”，单击产生告警的服务名对应的链接，进入该服务的状态页面。

**步骤4** 查看服务消费者的处理时间，看消费者处理时间是否过长。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

**步骤5** 查看服务提供者的处理时间，并跟消费者处理时间比较，是否相差很大。

- 是，检查网络配置，解决网络时延过长的问题，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

**步骤6** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

**步骤7** 检查用户的上层业务逻辑代码的处理时间是否过长。

- 是，优化上层业务逻辑代码，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

**步骤8** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

### 查看是否业务量太大，并发数超过限制而引起的失败。

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤10** 单击产生告警的服务名称，进入该服务的“状态”页面。

**步骤11** 查看“最大并发数”判断是否为并发数超过限制引起的失败。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤14](#)。

**步骤12** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。单击包含服务的BLU，进入BLU页面并选择“BLU 实例 > 添加实例”添加BLU实例，扩容服务提供者。

**步骤13** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤14](#)。

### 检查业务代码是否有问题。

**步骤14** 用户检查上层业务代码看是否有问题。

- 是，修正上层业务代码，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤16**。

**步骤15** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

**收集故障信息。**

**步骤16** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤17** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤18** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤19** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。

**步骤20** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.229 ALM-33007 Containers 服务 ALB TPS 超过门限

## 告警解释

当ALB的TPS值超过集群管理员在ALB的配置文件“alb.properties”中设定的TPS门限值（tps.threshold）时发出此告警。

当ALB的TPS值降至门限值及以下时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 33007 | 提示   | 业务质量告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                      |
|------|-------------------|---------------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。             |
|      | 主机名               | 产生告警的ALB实例所在节点的主机名。       |
|      | Container_ID      | 产生告警的ALB实例所在Container的名称。 |
|      | BLU_ID            | 产生告警的ALB实例的BLU名称。         |
|      | BLU版本号            | 产生告警的ALB实例的BLU版本。         |
|      | 服务器地址             | 产生告警的ALB实例对外的socket地址。    |
|      | TPS门限             | 管理员配置的TPS告警门限值。           |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。     |

## 对系统的影响

ALB TPS超过门限，导致ALB转发请求速度变慢，进而可能会使服务调用变慢。

## 可能原因

- 各ALB实例转发的请求数比较均匀时，相对外部请求数而言ALB实例太少。
- 各ALB实例转发的请求数悬殊较大时，个别ALB实例转发的请求过多使得其TPS超过门限值。

## 处理步骤

**查看各ALB实例转发的请求数比较均匀时，相对外部请求数而言ALB实例是否太少。**

**步骤1** 根据外部消息接入集群的方式判断转发给ALB各个实例的请求数量是否均匀。

例如使用转发器向ALB发消息时查看转发器给各个socket地址转发的消息数量（一个socket地址对应一个ALB实例）。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤2** 登录FusionInsight Manager，单击“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 选择ALB，单击对应ALB名称进入“状态”页面，单击“BLU实例”，查看ALB实例是否太少。

- 是，执行**步骤4**
- 否，执行**步骤6**

**步骤4** 单击“添加实例”，选择新增实例的位置后单击“确定”。

**步骤5** 检查告警是否清除。

- 是，处理完毕。

- 否，执行**步骤8**。

各ALB实例转发的请求数悬殊较大时，个别ALB实例转发的请求过多使得其TPS超过门限值。

**步骤6** 集群内无法进行更改，需根据实际情况决定，例如使用转发器时去调整转发器的转发策略，减少往负荷过重的ALB实例（尤其是已经发出告警的ALB实例）发送的请求数。

**步骤7** 检查告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

收集故障信息。

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤10** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.230 ALM-33008 Containers 服务平均时延超过阈值

## 告警解释

系统每5分钟周期性检测服务调用平均时延，并把平均时延和阈值相比较。当检测到服务调用平均时延超出阈值范围时产生该告警。

当服务调用平均时延小于或等于阈值时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 33008 | 提示   | 业务质量告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 应用服务名             | 产生告警的应用名称。            |
|      | 版本                | 产生告警的版本。              |
|      | 方法                | 产生告警的方法。              |
|      | 告警侧               | 产生告警的告警侧。             |
| IP   | 产生告警的IP。          |                       |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

平均时延超过阈值，表示BLU业务处理变慢，进而可能会导致客户业务请求堆积，严重时会造成客户上层服务阻塞或不可用。

## 可能原因

- 上层业务逻辑代码处理时间过长。
- 业务量太大。
- 业务代码错误。

## 处理步骤

**检查上层业务逻辑代码处理时间是否过长。**

**步骤1** 查看产生告警的“IP”判断服务是否是提供者方。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，单击“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤3** 在“SGP管理”中，单击“应用服务列表”，单击产生告警的服务名对应的链接，进入该服务的状态页面。

**步骤4** 查看服务消费者的处理时间，看消费者处理时间是否过长。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤5** 查看服务提供者的处理时间，并跟消费者处理时间比较，查看相差是否很大。

- 是，检查网络配置，解决网络时延过长的的问题，执行**步骤6**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤7** 检查用户的上层业务逻辑代码的处理时间是否过长。

- 是，优化上层业务逻辑代码，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤8** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**查看业务量是否太大。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，单击“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤10** 单击产生告警的服务名称，进入该服务的“状态”页面。

**步骤11** 查看是否为并发数超过限制引起的失败。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

**步骤12** 在FusionInsight Manager首页，单击“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。单击包含服务的BLU，进入BLU页面并选择“BLU实例 > 添加实例”添加BLU实例，扩容服务提供者。

**步骤13** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

**检查业务代码是否有问题。**

**步骤14** 用户检查上层业务代码是否有问题。

- 是，修正上层业务代码，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤16**。

**步骤15** 检查该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤16**。

**修改告警阈值。**

**步骤16** 在FusionInsight Manager选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Containers > 其他 > 应用服务调用时延统计 (SGP)”根据实际平均时延修改告警阈值。

**步骤17** 检查告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤18**。

**收集故障信息。**



- 步骤18** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤19** 在“服务”中勾选“Containers”。
- 步骤20** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤21** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤22** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.231 ALM-33009 Containers 服务堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测WebContainer实例堆内存使用状态，当检测到WebContainer实例堆内存使用率超出阈值（95%）时产生该告警。

当堆内存使用率小于或等于阈值时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|------------|---------|
| 33009 | 次要   | 环境告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响


Container堆内存不足，可能会造成内存溢出导致Container实例以及部署在该Container上的BLU异常，触发告警“Containers服务BLU实例健康状态异常”，当一个BLU角色有部分BLU实例不健康时会产生该告警，此时不影响服务业务功能，但可能导致该BLU所对应的业务的处理能力降低；如果该BLU角色的所有BLU实例都不健康，该BLU所对应的业务将无法提供服务。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 业务比较繁忙，导致WebContainer堆内存不足。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，在定位信息中查看告警上报的实例的主机名和角色名。

**步骤2** 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Containers > 其他 > 堆内存使用率 (WebContainer\_M)”，查看告警上报对应角色名的告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行[步骤5](#)
- 否，执行[步骤3](#)。

**步骤3** 根据实际堆内存使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

**查看WebContainer堆内存使用量。**

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > Containers > 配置 > 全部配置”，选择告警上报对应角色名的“WebContainer\_M (角色) > Default”，将“GC\_OPTS”参数根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”并重启Containers服务。

### 说明

根据当前堆内存使用的大小，调整“-Xms”和“-Xmx”的值为当前堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整），但不能超过节点剩余内存。

**步骤6** 查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤9** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.232 ALM-33010 Containers 服务非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测WebContainer实例非堆内存使用状态，当检测到WebContainer实例非堆内存使用率超出阈值（75%）时产生该告警。

当非堆内存使用率小于或等于阈值时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|------------|---------|
| 33010 | 次要   | 环境告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Container非堆内存不足，可能会造成内存溢出导致Container实例以及部署在该Container上的BLU崩溃，触发告警“Containers服务BLU实例健康状态异常”，当一

个BLU角色有部分BLU实例不健康时会产生该告警，此时不影响服务业务功能，但可能导致该BLU所对应的业务的处理能力降低；如果该BLU角色的所有BLU实例都不健康，该BLU所对应的业务将无法提供服务。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- WebContainer实例分配的内存不合理，或部署在该节点上的BLU内存泄露，导致使用量超过阈值。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的√，在定位信息中查看告警上报的实例的主机名和角色名。

**步骤2** 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Containers > 其他 > 非堆内存使用率 (WebContainer\_M)”，查看告警上报对应角色名的告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行**步骤5**
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 根据实际非堆内存使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**检查WebContainer非堆内存使用量。**

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > Containers > 配置 > 全部配置”，选择告警上报对应角色名的“WebContainer\_N (角色) > Default”，查看“GC\_OPTS”参数是否配置合理。

- 是，执行**步骤6**
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 选择“概览 > 更多 > 重启服务”，输入密码重启Containers服务，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤9** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.233 ALM-33011 Containers 服务元空间使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测WebContainer实例元空间内存使用状态，当检测到WebContainer实例元空间内存使用率超出阈值（75%）时产生该告警。

当元空间内存使用率小于或等于阈值时，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|------------|---------|
| 33011 | 次要   | 环境告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Container元空间内存不足，可能会造成内存溢出，导致Container实例以及部署在该Container上的BLU异常，触发告警“Containers服务BLU实例健康状态异常”，当一个BLU角色有部分BLU实例不健康时会产生该告警，此时不影响服务业务功能，但可能导致该BLU所对应的业务的处理能力降低；如果该BLU角色的所有BLU实例都不健康，该BLU所对应的业务将无法提供服务。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

- WebContainer实例分配的内存不合理，或部署在该节点上的BLU内存泄露，导致使用量超过阈值。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的√，在定位信息中查看告警上报的实例的主机名和角色名。

**步骤2** 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Containers > 其他 > 元空间使用率 (WebContainer\_M)”，查看告警上报对应角色名的告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行**步骤5**
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 根据实际元空间使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**检查WebContainer元空间使用量。**

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > Containers > 配置 > 全部配置”，选择告警上报对应角色名的“WebContainer\_N(角色) > Default”，查看“GC\_OPTS”参数配置是否合理。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 选择“概览 > 更多 > 重启服务”，输入密码重启Containers服务，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤9** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.234 ALM-33012 Containers 服务 ZooKeeper 客户端连接丢失

## 告警解释

FusionInsight RTD集群中有多个模块包含了ZooKeeper客户端，当客户端与ZooKeeper服务端断开连接时触发此告警。

连接恢复后，该告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型 | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|------|------------|---------|
| 33012 | 次要   | 通信告警 | Containers | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称  | 参数含义              |
|------|-------|-------------------|
| 定位信息 | 来源    | 产生告警的集群或系统名称。     |
|      | 角色名   | 产生告警的角色名称。        |
|      | 主机名   | 产生告警的主机名。         |
|      | 客户端位置 | ZooKeeper客户端位置信息。 |
|      | 服务端地址 | ZooKeeper服务端地址。   |

## 对系统的影响

ZooKeeper客户端连接丢失，可能导致FusionInsight RTD集群中依赖于ZooKeeper的功能不可用。

## 可能原因

- ZooKeeper故障。
- 网络故障导致ZooKeeper客户端连接失败。

## 处理步骤

[查看ZooKeeper是否故障。](#)

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，查看ZooKeeper服务的运行状态是否良好。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 选择“更多 > 重启服务”，输入密码重启ZooKeeper，重启成功后查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

**查看是否网络故障导致ZooKeeper客户端连接失败。**

**步骤3** 根据告警中的客户端位置信息和服务端地址检查客户端和服务端网络是否正常，时间是否一致。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 修复网络、调整时间使客户端和服务端相差在5分钟以内（非安全集群不用考虑时间问题），等待5分钟查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，单击“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Containers”。

**步骤7** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.235 ALM-38000 Kafka 服务不可用

## 告警解释

系统按照30秒的周期检测Kafka服务是否可用，当Kafka服务不可用，系统产生此告警。

当Kafka服务恢复正常，告警自动清除。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 38000 | 紧急   | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

集群无法对外提供Kafka服务，用户无法执行新的Kafka任务。

## 可能原因

- KrbServer服务故障。（非普通模式集群）
- ZooKeeper服务故障或无响应。
- Kafka服务中Broker实例状态异常。

## 处理步骤

### 检查KrbServer服务状态。（普通模式集群跳过此步骤）

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KrbServer”。

**步骤2** 查看KrbServer服务的运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

**步骤3** 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”的处理步骤进行操作。

**步骤4** 再次执行[步骤2](#)。

### 检查ZooKeeper服务状态。

**步骤5** 查看ZooKeeper服务的运行状态是否为“良好”。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

**步骤6** 如果ZooKeeper服务已停止，则启动ZooKeeper服务，否则参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”的处理步骤进行操作。

**步骤7** 再次执行**步骤5**。

**检查Broker实例状态。**

**步骤8** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，进入Kafka实例页面。

**步骤9** 查看“角色”中所有实例是否正常。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤10** 勾选Broker所有实例，选择“更多 > 重启实例”，查看是否重启成功。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤13**。

**步骤11** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看运行状态是否为“良好”。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。


**步骤12** 等待30秒，查看告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

**收集故障信息。**

**步骤13** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤14** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤15** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.236 ALM-38001 Kafka 磁盘容量不足

## 告警解释

系统按60秒周期检测Kafka磁盘空间使用率，并把实际磁盘使用率和阈值相比较。磁盘使用率默认提供一个阈值范围。当检测到磁盘使用率高于阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置”，在服务列表下面，选择“Kafka > 磁盘 > Broker磁盘使用率 (Broker)”修改阈值。

平滑次数为1，Kafka磁盘使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，Kafka磁盘使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                     | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|
| 38001 | 重要（默认为85%）<br>紧急（默认为90%） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称  | 参数含义                  |
|------|-------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源    | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名   | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名   | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名   | 产生告警的主机名。             |
|      | 设备分区名 | 产生告警的磁盘分区。            |
| 附加信息 | 触发条件  | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

磁盘容量不足会导致Kafka写入数据失败。

## 可能原因

- 用于存储Kafka数据的磁盘配置（如磁盘数目、磁盘大小等），无法满足当前业务数据流量，导致磁盘使用率达到上限。
- 数据保存时间配置过长，数据累积达到磁盘使用率上限。
- 业务规划不合理，导致数据分配不均，使部分磁盘达到使用率上限。

## 处理步骤

检查Kafka数据的磁盘配置。

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤2** 在告警列表中单击该告警，从“定位信息”中获得主机名。

**步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 主机”。

**步骤4** 在“主机”页面单击**步骤2**中获取的主机名称。

**步骤5** 检查“磁盘”区域中是否包含该告警中的磁盘分区名称。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，手动清除该告警，操作结束。

**步骤6** 检查“磁盘”区域中包含该告警中的磁盘分区使用率是否达到百分之百。

- 是，参考**参考信息**进行处理。
- 否，执行**步骤7**

#### 检查Kafka数据保存时间配置。

**步骤7** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”。

**步骤8** 查看“disk.adapter.enable”参数是否配置为“true”。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 将“disk.adapter.enable”配置为“true”，开启该功能。然后查看“adapter.topic.min.retention.hours”所配置的数据最短保存周期是否合理。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，根据业务需求合理调整数据保存周期。

#### 须知

启用磁盘自适应功能可能导致Topic的历史数据被清除，如果有个别Topic不能做保存周期调整，单击“全部配置”，将Topic配置在“disk.adapter.topic.blacklist”参数中。

**步骤10** 等待10分钟，查看故障磁盘的使用率是否有减少。

- 是，继续等待直到告警消除。
- 否，执行**步骤11**。

#### 检查Kafka数据规划。

**步骤11** 选择上报告警实例主机名对应的角色“Broker”。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制”，来自定义监控项。

**步骤12** 在弹出的“定制”对话框中，选择“磁盘 > Broker磁盘使用率”，并单击“确定”。

关于Kafka磁盘使用情况信息会被显示。

**步骤13** 根据**步骤12**的显示信息，查看是否只有**步骤2**中上报告警的磁盘分区。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。

**步骤14** 重新进行磁盘规划，挂载新的磁盘，进入当前问题节点“实例配置”页面，重新配置“log.dirs”，增加其他磁盘相应路径，重启当前Kafka实例。

**步骤15** 查看Kafka配置的数据保存时间配置，根据业务需求和业务量权衡，考虑是否需要调小数据保存时间。

- 是，执行[步骤16](#)。
- 否，执行[步骤17](#)。

**步骤16** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，在右侧搜索框中填写配置项名称“log.retention.hours”，然后会显示该配置的当前值，此处的值为Topic默认的数据保存时间，可以适当调小该值。

#### 📖 说明

- 对于单独配置数据保存时间的Topic，修改Kafka服务配置页面上配置的数据保存时间不生效。
- 如果需要对某个Topic单独配置的话，可以使用Kafka客户端命令行，来单独配置该Topic。

例如：`kafka-topics.sh --zookeeper "ZooKeeper地址:2181/kafka" --alter --topic "Topic名称" --config retention.ms="保存时间"`

**步骤17** 查看是否由于某些Topic的Partition配置不合理导致部分磁盘使用率达到上限（例如：数据量非常大的Topic的Partition数目小于配置的磁盘个数，导致各磁盘上数据分配无法均匀，进而部分磁盘达到使用率上限）。

#### 📖 说明

如果不清楚哪些Topic业务数据量较大，可以根据[步骤2](#)中获取到的主机节点信息，登录到实例节点上，进入对应的数据目录（即[步骤14](#)中“log.dirs”修改之前的配置路径），查看该目录下哪些Topic的Partition目录占用的磁盘空间比较大。

- 是，执行[步骤18](#)。
- 否，执行[步骤19](#)。

**步骤18** 通过Kafka客户端对Topic的Partition进行扩展，命令行操作命令如下：

```
kafka-topics.sh --zookeeper "ZooKeeper地址:2181/kafka" --alter --topic "Topic名称" --partitions="新Partition数目"
```

#### 📖 说明

- 新Partition数目建议配置为Kafka数据磁盘数量的倍数。
- 当前步骤修改可能不会很快解决当前告警，需要结合[步骤11](#)中的数据保存时间逐渐均衡数据。

**步骤19** 考虑是否需要扩容。

#### 📖 说明

建议当前Kafka磁盘使用率超过80%时，则需要扩容。

- 是，执行[步骤20](#)。
- 否，执行[步骤21](#)。

**步骤20** 扩展磁盘容量，扩展后检查告警是否消失。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤22](#)。


**步骤21** 检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤22](#)。

收集故障信息。

**步骤22** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤23** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤24** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤25** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，将运行状态为“正在恢复”的Broker实例停止并记录实例所在节点的管理IP地址以及对应的“broker.id”，该值可通过单击角色名称，在“实例配置”页面中选择“全部配置”，搜索“broker.id”参数获取。

**步骤2** 以root用户登录记录的管理IP地址，并执行df -lh命令，查看磁盘占用率为100%的挂载目录，例如“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data1”。

**步骤3** 进入该目录，执行du -sh \*命令，查看该目录下各文件夹的大小。查看是否存在除“kafka-logs”目录外的其他文件，并判断是否可以删除或者迁移。

- 是，删除或者迁移相关数据，然后执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 进入“kafka-logs”目录，执行du -sh \*命令，选择一个待移动的Partition文件夹，其名称命名规则为“Topic名称-Partition标识”，记录Topic及Partition。

**步骤5** 修改“kafka-logs”目录下的“recovery-point-offset-checkpoint”和“replication-offset-checkpoint”文件（两个文件做同样的修改）。

1. 减少文件中第二行的数字（若移出多个目录，则减少的数字为移出的目录个数）。
2. 删除待移出的Partition所在的行（行结构为“Topic名称 Partition标识 Offset”，删除前先将该行数据保存，后续此内容还要添加到目的目录下的同名文件中）。

**步骤6** 修改目的数据目录下（例如：“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2/kafka-logs”）的“recovery-point-offset-checkpoint”和“replication-offset-checkpoint”文件（两个文件做同样的修改）。

- 增加文件中第二行的数字（若移入多个Partition目录，则增加的数字为移入的Partition目录个数）。
- 添加待移入的Partition行到文件末尾（行结构为“Topic名称 Partition标识 Offset”，直接复制**步骤5**中保存的行数据即可）。

**步骤7** 移动数据，将待移动的Partition文件夹移动到目的目录下，移动完成后执行chown omm:wheel -R Partition目录命令修改Partition目录属组。

**步骤8** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，启动停止的Broker实例。

**步骤9** 等待5至10分钟后查看Broker实例的运行状态是否为“良好”。

- 是，修复完成后按照“ALM-38001 Kafka磁盘容量不足”告警指导彻底解决磁盘容量不足问题。
- 否，联系运维人员。

----结束

## 11.237 ALM-38002 Kafka 堆内存使用率超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Kafka服务堆内存使用状态，当连续10次检测到Kafka实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警。

平滑次数为1，堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，堆内存使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                      | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|---------------------------|--------|-------|---------|
| 38002 | 重要（默认为95%）<br>紧急（默认为100%） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

Kafka可用内存不足，会造成内存溢出导致Broker实例崩溃，影响该Broker正常提供读写服务。

## 可能原因

该节点Kafka实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存大小不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查Kafka实例堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Kafka堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 进程 > Kafka堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Kafka使用的堆内存是否已达到Kafka设定的最大堆内存的95%。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。

**检查Kafka配置的堆内存大小。**


- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置 > Broker（角色） > 环境变量”。将“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数的值参考如下说明调大。

### 说明

- 建议“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数中“-Xmx”和“-Xms”值保持一致。
- 建议根据**步骤2**查看“Kafka堆内存使用率”，调整“KAFKA\_HEAP\_OPTS”的值为“Kafka使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。



## 11.238 ALM-38004 Kafka 直接内存使用率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检测Kafka服务直接内存使用状态，当连续10次检测到Kafka实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。

平滑次数为1，直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，直接内存使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                      | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|---------------------------|--------|-------|---------|
| 38004 | 重要（默认为95%）<br>紧急（默认为100%） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

Kafka可用直接内存不足，会造成内存溢出导致Broker实例崩溃，影响该Broker正常提供读写服务。

### 可能原因

该节点Kafka实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存大小不合理，导致使用率超过阈值。

### 处理步骤

检查Kafka实例直接内存使用率。

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Kafka直接内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 进程 > Kafka直接内存使用率”，单击“确定”。

**步骤3** 查看Kafka使用的直接内存是否已达到Kafka设定的最大直接内存的80%。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤7**。

**检查Kafka配置的直接内存大小。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置 > Broker (角色) > 环境变量”。将“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数中配置的“-Xmx”值参考如下说明调大。

#### 说明

- 建议“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数中“-Xmx”和“-Xms”值保持一致。
- 建议根据**步骤2**查看“Kafka直接内存使用率”，调整“KAFKA\_HEAP\_OPTS”的值为“Kafka使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

**步骤5** 保存配置，并重启Kafka服务。


**步骤6** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.239 ALM-38005 Broker 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Broker进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续3次检测到Broker进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值（默认12秒）时，产生该告警。

平滑次数为1，垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                     | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|
| 38005 | 重要（默认为10s）<br>紧急（默认为12s） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称。            |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

Broker进程的垃圾回收时间过长，影响该Broker进程正常提供读写服务。

### 可能原因

该节点Kafka实例进程的垃圾回收时间过长，或配置的直接内存大小不合理，导致进程GC频繁。

### 处理步骤

检查Broker进程的垃圾回收（GC）时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Broker进程垃圾回收（GC）时间超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 进程 > Broker垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看Broker每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤7**。

#### 检查Kafka配置的直接内存大小。

- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置 > Broker（角色） > 环境变量”。将“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数中配置的“-Xmx”值参考如下说明调大。

#### 说明

- 建议“KAFKA\_HEAP\_OPTS”参数中“-Xmx”和“-Xms”值保持一致。
- 建议根据“Kafka直接内存资源状况”调整“KAFKA\_HEAP\_OPTS”的值为“Kafka使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。“Kafka直接内存资源状况”可在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 进程 > Kafka直接内存资源状况”进行查看。

- 步骤5** 保存配置，并重启Kafka服务。


- 步骤6** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 收集故障信息

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.240 ALM-38006 Kafka 未完全同步的 Partition 百分比超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Kafka服务未完全同步的Partition数占Partition总数的百分比，当连续3次检测到该比率超出阈值时产生该告警。

平滑次数为1，未完全同步的Partition百分比小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，未完全同步的Partition百分比小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                     | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|
| 38006 | 重要（默认为50%）<br>紧急（默认为60%） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响


Kafka服务未完全同步的Partition数过多，会影响服务的可靠性，一旦发生leader切换，可能会导致丢数据。

### 可能原因

部分Broker实例所在节点故障或者实例停止运行，导致Kafka中某些Partition的副本下线。

### 处理步骤

检查Broker实例。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，进入Kafka实例页面。
- 步骤2** 查看所有Broker实例中是否有故障的节点。
- 是，记录当前节点主机名，并执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。查看所有告警信息中是否有**步骤2**中节点主机对应的故障告警，根据对应的告警指导进行处理。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，进入Kafka实例页面。
- 步骤5** 查看所有Broker实例中是否有已停止的实例。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤7**。
- 步骤6** 勾选所有已停止的Broker实例，单击“启动实例”。
- 步骤7** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤8**。
- 收集故障信息。**
- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。
- 步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.241 ALM-38007 Kafka 默认用户状态异常

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Kafka服务默认用户，当检测到该用户异常时发送此告警。

平滑次数为1，当用户状态恢复后，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 38007 | 紧急   | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称。            |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Kafka默认用户状态异常，会影响Broker之间的元数据同步，以及Kafka与ZooKeeper之间的交互，进而影响业务生产、消费和Topic的创建、删除等操作。

## 可能原因

- Sssd服务异常导致。
- 部分Broker实例停止运行。

## 处理步骤

**检查是否有"Sssd服务异常"告警。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Kafka默认用户状态异常 > 定位信息”。查看告警上报的实例的主机名。

**步骤2** 根据告警提示的主机信息，登录到该节点上。

**步骤3** 执行`id -Gn kafka`，查看返回结果是否报"No such user"。

- 是，记录当前节点主机名，并执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。查看所有告警信息中是否有"Sssd服务异常"告警，根据对应的告警指导进行处理。

**检查Broker实例运行状态。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，进入Kafka实例页面。

**步骤6** 查看所有Broker实例中是否有已停止的节点。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤7** 勾选所有已停止的Broker实例，单击“启动实例”。


**步骤8** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.242 ALM-38008 Kafka 数据目录状态异常

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Kafka数据目录状态，当检测到某数据目录状态异常时产生该告警。

平滑次数为1，当数据目录状态恢复正常后，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 38008 | 重要   | 业务质量告警 | Kafka | 是       |



## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称。            |
|      | 目录名  | 产生告警的目录名称。            |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Kafka数据目录状态异常，会导致该数据目录上所有Partition的当前副本下线，多个节点同时出现数据目录状态异常，可能会导致部分Partition不可用。

## 可能原因

- 数据目录权限被篡改。
- 数据目录所在磁盘故障。

## 处理步骤

### 检查故障的数据目录权限。

**步骤1** 根据告警提示的主机信息，登录到该节点上。

**步骤2** 查看告警详细信息中所提示的数据目录及其子目录，属组是否为omm:wheel。

- 是，记录当前节点主机名，并执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 恢复数据目录及其子目录的属组为omm:wheel。

### 检查数据目录所在磁盘是否故障。

**步骤4** 使用omm用户，在所提示的数据目录的上一级目录下，进行创建、删除文件测试，看能够正常读写磁盘。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 更换或者修复数据目录所在磁盘，保证其可以正常读写。

**步骤6** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，进入Kafka实例页面，重启**步骤2**中主机名上的Broker实例。


**步骤7** 等待Broker启动完成之后，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

**告警清除**

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

**参考信息**

不涉及。

## 11.243 ALM-38009 Broker 磁盘 IO 繁忙

**告警解释**

系统每60秒周期性检测Kafka各个磁盘的IO情况，当检测到某个Broker上的Kafka数据目录磁盘IO超出阈值（默认80%）时，产生该告警。

平滑次数为3，当该磁盘IO低于阈值（默认80%）时，告警恢复。

**告警属性**

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 38009 | 重要   | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

**告警参数**

| 类别   | 参数名称   | 参数含义               |
|------|--------|--------------------|
| 定位信息 | 来源     | 产生告警的集群名称。         |
|      | 服务名    | 产生告警的服务名称。         |
|      | 角色名    | 产生告警的角色名称。         |
|      | 主机名    | 产生告警的主机名。          |
|      | 数据目录名称 | Kafka磁盘IO频繁的数据目录名称 |

## 对系统的影响


Partition所在的磁盘分区IO过于繁忙，产生告警的Kafka Topic上可能无法写入数据。

## 可能原因

- Topic副本数配置过多。
- 生产者消息批量写入磁盘的参数设置不合理。该Topic承担的业务流量过大，当前Partition的设置不合理。

## 处理步骤

检查Topic副本数配置。

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的 ，查看定位信息中上报告警的“主机名”。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > KafkaTopic监控”，搜索发生告警的Topic，查看副本数量。

**步骤3** 如果副本数量值大于3，则考虑减少该Topic的复制因子（减少为3）。

在FusionInsight客户端执行以下命令对Kafka Topic的副本进行重新规划：

```
kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper {zk_host}:{port}/kafka --reassignment-json-file {manual assignment json file path} --execute
```

例如：

```
/opt/client/Kafka/kafka/bin/kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper 10.149.0.90:2181,10.149.0.91:2181,10.149.0.92:2181/kafka --reassignment-json-file expand-cluster-reassignment.json --execute
```

### 说明

在expand-cluster-reassignment.json文件中描述该Topic的Partition迁移到哪些Broker。其中json文件中的内容格式为：{"partitions":[{"topic": "topicName","partition": 1,"replicas": [1,2,3] }],"version":1}。

**步骤4** 观察一段时间，看告警是否消失。如果告警没有消失，执行**步骤5**。

检查Topic的Partition规划设置。

**步骤5** 在“KafkaTopic监控”页面单击每一个Topic的“Topic的字节流量 > Topic输入的字节流量”，统计出“Topic输入的字节流量”值最大的Topic。查看该Topic有哪些Partition以及这些Partition所在的主机信息。

**步骤6** 登录到**步骤5**查询到的主机，执行iostat -d -x命令查看每个磁盘的最后一个指标“%util”：

```
:/opt/R3/FusionInsight_Manager/software/packs # iostat -d -x
Linux 3.0.76-0.11-default (189-39-172-162) 06/26/19 _x86_64_
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
xvda 0.04 44.44 1.26 21.94 43.62 531.02 24.78 0.03 1.44 0.56 1.30
xvde 0.16 431.84 13.78 82.51 284.32 4115.90 45.70 0.06 1.41 0.64 6.21
```

- 各个磁盘的“%util”指标都超出阈值（默认值为80%），则考虑对Kafka磁盘进行扩容，扩容后，参考**步骤3**，对Topic的Partition重新规划。

- 各个磁盘的“%util”指标差别较大，查看Kafka的磁盘分区配置信息。例如：\$ {BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_8.1.0.1/1\_14\_Broker/etc/server.properties 文件中的log.dirs配置值。

执行如下命令查看命令输出的Filesystem信息：

**df -h log.dirs配置值**

执行结果如下：

```
:/opt/R3/FusionInsight_Manager/software/packs # df -h /srv/BigData/kafka/data1/kafka-logs/
filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda2 36G 21G 14G 62% /
```

- Filesystem所在的分区与“%util”指标比较高的分区相匹配，则考虑在空闲的磁盘上规划Kafka分区，并将log.dirs设置为空闲磁盘目录，然后参考[步骤3](#)，对Topic的Partition重新规划，保证该Topic的Partition均匀分布到各个磁盘。

**步骤7** 观察一段时间，检查告警是否清除。

- 告警清除，操作结束。
- 告警没有清除，重复执行[步骤5~步骤6](#)三次。重复执行次数达到上限，执行[步骤8](#)。


**步骤8** 观察一段时间，检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤9](#)。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.244 ALM-38010 存在单副本的 Topic

### 告警解释

系统在Kafka的Controller所在节点上，每60秒周期性检测各个Topic的副本数，当检测到某个Topic的副本数为1时，产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 38010 | 重要   | 业务质量告警 | Kafka | 否       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义            |
|------|------|-----------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。      |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。      |
|      | 主题名  | 产生告警的Topic名称列表。 |

## 对系统的影响


单副本的Topic存在单点故障风险，当副本所在节点异常时，会直接导致Partition没有leader，影响该Topic上的业务。

## 可能原因

Topic副本数配置不合理。

## 处理步骤

**检查Topic副本数配置。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，查看定位信息中上报告警的“主题名”列表。

**步骤2** 确认发生告警Topic是否需要增加副本。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 在FusionInsight客户端，对相关Topic的副本进行重新规划，在**add-replicas-reassignment.json**文件中描述该Topic的Partition分布信息，其中json文件中的内容格式为：`{"partitions":[{"topic": "topicName","partition": 1,"replicas": [1,2] }],"version":1}`，并执行如下命令增加副本：

```
kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper {zk_host}:{port} kafka --reassignment-json-file {manual assignment json file path} --execute
```

例如：

```
/opt/client/Kafka/kafka/bin/kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper 192.168.0.90:2181,192.168.0.91:2181,192.168.0.92:2181/kafka --reassignment-json-file add-replicas-reassignment.json --execute
```

**步骤4** 执行如下命令进行确认任务执行进度：

```
kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper {zk_host}:{port}/kafka --reassignment-json-file {manual assignment json file path} --verify
```

例如：

```
/opt/client/Kafka/kafka/bin/kafka-reassign-partitions.sh --zookeeper 192.168.0.90:2181,192.168.0.91:2181,192.168.0.92:2181/kafka --reassignment-json-file add-replicas-reassignment.json --verify
```

**步骤5** 确认处理完成或者告警无影响后，可在FusionInsight Manager页面，手动清除该告警。


**步骤6** 观察一段时间，检查告警是否清除或者告警无影响后，可在FusionInsight Manager页面，手动清除该告警。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

确认告警已无影响，可手工清除告警。

## 参考信息

不涉及。

# 11.245 ALM-38011 Broker 上用户连接数使用率超过设定阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测Broker上每个用户的连接数情况，当连续5次检测到Broker上某个用户的连接数使用占比超过阈值时产生该告警。

平滑次数为5，当Broker上某个用户的连接数使用占比低于阈值时，告警恢复。

告警可自动清除，但当某个用户的连接数突然变为0时，而且不在建立连接，此时该告警不会消除，需要手动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                     | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|
| 38011 | 重要（默认为85%）<br>紧急（默认为90%） | 业务质量告警 | Kafka | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |
|      | 用户名  | 产生告警的用户名。  |

## 对系统的影响

当同一个用户连接数太多时，产生告警的用户将无法与Broker建立新的连接。

## 可能原因

- 客户端使用同一个用户建立的连接个数超过设定阈值。
- 用户连接数使用率阈值设置不符合业务需求。

## 处理步骤

**检查客户端使用同一个用户建立的连接个数。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Broker上用户连接数使用率超过设定阈值”。在“定位信息”中查看告警上报的Broker实例主机名和用户名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色。单击图标区域右上角下拉菜单，选择“定制 > 其它”，勾选“Broker上用户连接数使用率”，“Broker上用户最大连接数状况”和“Broker上用户连接数使用个数”，查看当前Broker下用户的连接数状况。
- 步骤3** 观察当前告警用户的实时连接数情况，确认当前用户的实时监控数据是否存在。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，说明当前用户已经断开所有连接，则手动清除告警，操作结束。

### 📖 说明

当告警用户断开所有连接之后，该用户的监控数据会消失，此时无法自动清除告警，需要手动清除。

**步骤4** 确认该告警的用户是否为业务侧允许的合法用户。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 在客户端执行如下命令对该用户的连接数进行限制。这里有两种命令行配置规则：

1. 针对特定Broker，特定用户。

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server <broker ip:port> --alter --add-config 'max.connections.per.user.overrides=[<username>:<connection.number>]' --entity-type brokers --entity-name <broker.id> --command-config Kafka/kafka/config/producer.properties
```

### 📖 说明

对于非法用户，需要和业务侧确认减小非法用户的最大连接个数或者将最大连接数设置为0。

上述命令需要指定Broker的IP和端口，设置配置项的大小，指定brokerId和用户名，这里的用户指kerberos认证用户。

使用命令行工具更新的配置可以动态生效，重启服务会失效。如果想在重启后继续生效，请在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置 > Broker > 服务”，将配置信息更新到“max.connections.per.user.overrides”中。

2. 针对特定用户，默认Broker，即集群所有的Broker。

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server <broker ip:port> --alter --add-config 'max.connections.per.user.overrides=[<username>:<connection.number>]' --entity-type brokers ---entity-default --command-config Kafka/kafka/config/client.properties
```

例如：

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server 10.153.3.26:21007 --alter --add-config 'max.connections.per.user.overrides=[showcase:4]' --entity-type brokers --entity-name 1 --command-config Kafka/kafka/config/client.properties
```

**步骤6** 通过**步骤2**查看该用户当前最大连接数是否为0，当前用户的连接数是否减少或不变。

- 是，手动清除告警，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤7** 查看当前用户实时的连接个数和使用率对比历史数据是否有明显的异常增长，已经达到设定的最大连接数。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

### 📖 说明

如果对比历史数据发现该用户的连接有明显的增加，甚至达到了设定的最大连接数，那么该用户的连接可能存在异常，需要和业务方进行确认。

**检查用户的连接个数是否符合业务需求。**

**步骤8** 确认该用户的连接个数是否符合业务需求。



- 是，执行**步骤9**。
- 否，联系业务方进行异常连接排查。

#### 说明

如果用户连接个数非正常业务需要，需要联系业务方进行排查问题，可以从两方面入手：

- 需要业务方排查是否有新业务加入导致用户连接数激增。
- 排查业务侧代码是否存在句柄泄露问题。

**步骤9** 考虑是否增大该用户的最大连接数个数。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 根据业务侧需求增加该用户的最大连接个数。在Kafka客户端对该用户的连接数重新进行设置，命令参考**步骤5**。

**步骤11** 等待几分钟，查看告警是否自动消除。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，重新执行**步骤2**。

**步骤12** 根据业务侧需求考虑是否需要将该用户添加到白名单中。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤15**。

#### 说明

将用户添加到白名单，需要重启Kafka服务，这样会中断服务导致业务受影响，因此如果要采用这种方式，必须和业务侧确认后才能进行。


**步骤13** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置 > Broker（角色）> 服务”，将该用户添加到“max.connections.per.user.whitelist”配置项中。

**步骤14** 重启服务使其生效，同时需要手动清除该告警。操作结束。

**收集故障信息。**

**步骤15** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤16** 在“服务”中勾选待操作集群的“Kafka”。

**步骤17** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤18** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.246 ALM-41007 RTDService 服务不可用

### 告警解释

系统每60秒周期性检测RTDService的服务状态，当检测到所有的RTDService服务都异常时，就会认为RTDService服务不可用，此时产生该告警。

RTDService服务正常时告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 41007 | 紧急   | 业务质量告警 | RTDService | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义          |
|------|------|---------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。     |

### 对系统的影响

RTDService无法对外提供服务，导致RTD控制台界面无法访问，无法提供租户、事件源修改等功能。

### 可能原因

- 磁盘、内存使用超过了90%。
- RTDService进程故障。

### 处理步骤

**排查磁盘、内存。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > RTDService服务不可用”，查看并记录该告警的“定位信息”上报的主机名。
- 步骤2** 单击“主机”，查看上报告警主机名对应的节点，以root用户登录该故障节点。
- 步骤3** 执行df -h查看磁盘空间占用率是否超过90%。

- 是，清理空间，然后执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤4** 清理完成后等待10分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 执行`free -m`查看内存使用率是否超过90%。

#### 📖 说明

内存使用率计算方法：使用真实内存使用量（“-/+ buffers/cache”行和“used”列对应的值）数据除以“total”内存。

```
[root@xxx FusionInsight_RTD_xxx]# free -m
 total used free shared buff/cache available
Mem: 64263 7140 22633 5485 34490 46393
Swap: 0 0 0
```

- 是，扩容内存，然后执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

**步骤6** 扩容完成后等待10分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤7](#)。

#### 排查RTDService进程。

**步骤7** 以root用户登录上报告警主机名对应的节点。

**步骤8** 执行查看RTDService服务进程是否存在。

**ps -aux | grep tomcat | grep RTDServer**

- 是，记录进程PID并执行[步骤10](#)。
- 否，登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > RTDService > 更多 > 重启服务”，重启RTDService服务。然后执行[步骤9](#)。

**步骤9** 重启完成后等待10分钟，检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，再次执行[步骤8](#)查询RTDService服务进程，若进程依然不存在，则执行[步骤12](#)。

**步骤10** 执行以下命令查看进程状态是否为“D”状态。

**cat /proc/*pid*/status |grep -i state**

- 是，执行reboot重启主机。然后执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤12](#)。

**步骤11** 重启完成后等待10分钟，检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤12](#)。

收集故障信息。

- 步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤13** 在“服务”中勾选“RTDService”，单击“确定”。
- 步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.247 ALM-43001 Spark 服务不可用

## 告警解释

系统每300秒周期性检测Spark服务状态，当检测到Spark服务不可用时产生该告警。  
Spark服务恢复时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-------|---------|
| 43001 | 紧急   | 处理错误告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

用户提交的Spark任务执行失败。

## 可能原因

- KrbServer服务异常。
- LdapServer服务异常。
- ZooKeeper服务异常。
- HDFS服务异常。
- Yarn服务异常。
- 对应的Hive服务异常。
- Spark assembly包异常。
- NameNode节点内存不足。
- Spark进程内存不足。

## 处理步骤

若告警原因为：Spark assembly包异常，则表示Spark的包存在异常，等待10分钟左右，告警自动恢复。

**检查Spark依赖的服务是否有服务不可用告警。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤2** 在告警列表中，查看是否存在以下告警：

- ALM-25500 KrbServer服务不可用
- ALM-25000 LdapServer服务不可用
- ALM-13000 ZooKeeper服务不可用
- ALM-14000 HDFS服务不可用
- ALM-18000 Yarn服务不可用
- ALM-16004 Hive服务不可用
- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 根据对应服务不可用告警帮助提供的故障处理对应告警。

告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**检查NameNode节点内存是否不足。**

**步骤4** 检查NameNode节点内存，查看是否有节点存在内存不足的问题。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 重启NameNode释放内存，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**检查Spark进程内存是否不足。**

**步骤6** 排查是否有内存相关的修改导致Spark进程内存不足。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤7** 保证Spark进程内存充足，或者考虑集群扩容，检查本告警是否恢复。


- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的如下节点信息。（Hive为根据告警定位信息中的“服务名”确定的具体Hive服务。）

- KrbServer
- LdapServer
- ZooKeeper
- HDFS
- Yarn
- Hive

**步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.248 ALM-43006 JobHistory 进程堆内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测JobHistory进程堆内存使用状态，当检测到JobHistory进程堆内存使用率大于最大内存的95%时产生严重告警，大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时产生次要告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                   | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43006 | 重要（默认阈值为最大内存的95%）<br>次要（默认阈值为最大内存的85%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

JobHistory进程堆内存使用率过高，会影响JobHistory进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JobHistory进程不可用，进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。

## 可能原因

该节点JobHistory进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43006”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory内存使用率统计”，单击“确定”，查看JobHistory进程使用的堆内存是否已达到JobHistory进程设定的最大堆内存的阈值（默认95%）。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存 > JobHistory进程的堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JobHistory进程使用的堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JobHistory > 默认”，“SPARK\_DAEMON\_MEMORY”参数默认值为4G，可根据如下方案调整该参数值：告警时间段内JobHistory使用堆内存的最大值和“JobHistory堆内存使用率统计 (JobHistory)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大。

#### 📖 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JobHistory堆内存使用率统计 (JobHistory)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的JobHistory实例。

**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的🔧 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.249 ALM-43007 JobHistory 进程非堆内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测JobHistory进程非堆内存使用状态，当检测到JobHistory进程非堆内存使用率大于最大内存的95%时产生严重告警，大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时产生次要告警。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                   | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43007 | 重要(默认阈值为最大内存的95%)<br>次要(默认阈值为最大内存的85%) | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

JobHistory进程非堆内存使用率过高，会影响JobHistory进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JobHistory进程不可用，进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。

## 可能原因

该节点JobHistory进程非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查非堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43007”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory内存使用率统计”，单击“确定”，查看JobHistory进程使用的非堆内存是否已达到JobHistory进程设定的最大非堆内存的阈值（默认95%）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存 > JobHistory进程的非堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JobHistory进程使用的非堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JobHistory > 默认”，根据如下原则调整“SPARK\_DAEMON\_JAVA\_OPTS”参数中-XX:MaxMetaspaceSize的值：告警时间段内JobHistory使用非堆内存的最大值和“JobHistory非堆内存使用率统计(JobHistory)”阈值的比值。

#### 📖 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JobHistory非堆内存使用率统计 (JobHistory)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的JobHistory实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.250 ALM-43008 JobHistory 进程直接内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测JobHistory进程直接内存使用状态，当检测到JobHistory进程直接内存使用率大于最大内存的95%时产生严重告警，大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时产生次要告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                   | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43008 | 重要(默认阈值为最大内存的95%)<br>次要(默认阈值为最大内存的85%) | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

JobHistory进程直接内存使用率过高，会影响JobHistory进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JobHistory进程不可用，进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。

## 可能原因

该节点JobHistory进程直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查直接内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43008”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory内存使用率统计”，单击“确定”，查看JobHistory进程使用的直接内存是否已达到JobHistory进程设定的最大直接内存的阈值（默认95%）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory直接内存”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JobHistory进程使用的直接内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JobHistory > 默认”，“SPARK\_DAEMON\_JAVA\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的默认值为512M，可根据如下原则调整：告警时间段内JobHistory使用直接内存的最大值和“JobHistory直接内存使用率统计 (JobHistory)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大，建议不要超过参数SPARK\_DAEMON\_MEMORY的值。

#### 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JobHistory直接内存使用率统计 (JobHistory)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的JobHistory实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.251 ALM-43009 JobHistory 进程 GC 时间超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测JobHistory进程的GC时间，当检测到JobHistory进程的GC时间超出阈值（连续3次检测超过12秒）时产生严重告警，连续3次检测超过9.6秒时产生次要告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC时间

> JobHistory的总GC时间”修改阈值。当JobHistory进程 GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43009 | 次要（默认连续3次检测超过9.6秒）<br>重要（默认连续3次检测超过12秒） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC时间超出阈值，会影响JobHistory进程运行的性能，甚至造成JobHistory进程不可用，进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。

## 可能原因

该节点JobHistory进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43009”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory的GC时间”，单击“确定”，查看JobHistory进程的GC时间是否大于阈值（默认12秒）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JobHistory > 默认”，将“SPARK\_DAEMON\_MEMORY”参数的值根据如下原则调整：  
“SPARK\_DAEMON\_MEMORY”参数默认值为4G，若偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。

**步骤4** 重启所有的JobHistory实例。


**步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.252 ALM-43010 JDBCServer 进程堆内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测JDBCServer进程堆内存使用状态，当检测到JDBCServer进程堆内存使用率。

大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43010 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

JDBCServer进程堆内存使用率过高，会影响JDBCServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JDBCServer进程不可用，Spark JDBC任务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点JDBCServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43010”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看JDBCServer进程使用的堆内存是否已达到JDBCServer进程设定的最大堆内存的阈值（默认95%）。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer进程的堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JDBCServer进程使用的堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JDBCServer > 性能”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数的值默认4G，可根据如下原则进行调整：告警时间段内JDBCServer使用堆内存的最大值和“JDBCServer堆内存使用率统计 (JDBCServer)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大。多业务量、高并发的情况可以考虑增加实例。

#### 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JDBCServer堆内存使用率统计 (JDBCServer)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的JDBCServer实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.253 ALM-43011 JDBCServer 进程非堆内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测JDBCServer进程非堆内存使用状态，当检测到JDBCServer进程非堆内存使用率。



大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43011 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

JDBCServer进程非堆内存使用率过高，会影响JDBCServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JDBCServer进程不可用，Spark JDBC任务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点JDBCServer进程非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查非堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43011”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看

JDBCServer进程使用的非堆内存是否已达到JDBCServer进程设定的最大非堆内存的阈值（默认95%）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer进程的非堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JDBCServer进程使用的非堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JDBCServer > 性能”，将“spark.driver.extraJavaOptions”参数中-XX:MaxMetaspaceSize的值根据如下原则调整：告警时间段内JDBCServer使用的非堆内存的最大值和“JDBCServer非堆内存使用率统计（JDBCServer）”阈值的比值。

#### 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JDBCServer非堆内存使用率统计（JDBCServer）”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的JDBCServer实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.254 ALM-43012 JDBCServer 进程直接内存使用超出阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检测JDBCServer进程直接内存使用状态，当检测到JDBCServer进程直接内存使用率大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43012 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

JDBCServer进程直接内存使用率过高，会影响JDBCServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致JDBCServer进程不可用，Spark JDBC任务执行变慢或失败。

### 可能原因

该节点JDBCServer进程直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

检查直接内存使用率


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43012”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看JDBCServer进程使用的直接内存是否已达到JDBCServer进程设定的最大直接内存的阈值。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤7**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer直接内存”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“JDBCServer进程使用的直接内存”的值，获取最大值。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JDBCServer > 性能”，“spark.driver.extraJavaOptions”参数中-XX:MaxDirectMemorySize的默认值为512M，可根据如下方案调整：告警时间段内JDBCServer使用的直接内存的最大值和“JDBCServer直接内存使用率统计 (JDBCServer)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大。建议不要超过“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”的参数值。多业务量、高并发的情况可以考虑增加实例。

### 📖 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > JDBCServer直接内存使用率统计 (JDBCServer)”，可查看“阈值”。

- 步骤5** 重启所有的JDBCServer实例。
- 步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤7**。

### 收集故障信息

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。
- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.255 ALM-43013 JDBCServer 进程 GC 时间超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测JDBCServer进程的GC时间，当检测到JDBCServer进程的GC时间超出阈值（连续3次检测超过12秒）时产生紧急告警，连续3次检测超过9.6秒时产生重要告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC时间 > JDBCServer的总GC时间”修改阈值。当JDBCServer进程GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43013 | 重要（连续3次检测超过9.6秒）<br>紧急（连续3次检测超过12秒） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC时间超出阈值，会影响JDBCServer进程运行的性能，甚至造成JDBCServer进程不可用，Spark JDBC任务执行变慢或失败。

## 可能原因


该节点JDBCServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43013”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer的GC时间”，单击“确定”，查看JDBCServer进程的GC时间是否大于阈值（默认12秒）。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JDBCServer > 默认”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数默认值为4G。若参数值调整后，仍偶现告警，可按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。多业务量、高并发的情况可以考虑增加实例。
- 步骤4** 重启所有的JDBCServer实例。
- 步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.256 ALM-43017 JDBCServer 进程 Full GC 次数超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测JDBCServer进程的Full GC次数，当检测到JDBCServer进程的Full GC次数超出阈值（连续3次检测超过12次）时产生紧急告警，连续3次检测超过

12\*0.8（向下取整）次时产生重要告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC次数 > JDBCServer的Full GC次数”修改阈值。当JDBCServer进程Full GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                        | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43017 | 重要（默认阈值为连续3次检测超过9次）<br>紧急（默认阈值为连续3次检测超过12次） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC次数超出阈值，会影响JDBCServer进程运行的性能，甚至造成JDBCServer进程不可用，Spark JDBC任务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点JDBCServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程Full GC频繁。

## 处理步骤

### 检查Full GC次数

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“43017”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击上报告警的JDBCServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JDBCServer的Full GC次数”，单击“确定”，查看JDBCServer进程的Full GC次数是否大于阈值（默认12）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JDBCServer > 性能”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数的默认值为4G，可根据如下原则进行调整：若偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。多业务量、高并发的情况可以考虑增加实例。

**步骤4** 重启所有的JDBCServer实例。


**步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.257 ALM-43018 JobHistory 进程 Full GC 次数超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测JobHistory进程的Full GC次数，当检测到JobHistory进程的Full GC次数超出阈值（连续3次检测超过12次）时产生重要告警，连续3次检测超过 $12 \times 0.8$ （向下取整）次时产生次要告警。用户可通过“运维 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC次数 > JobHistory的Full GC次数”修改阈值。当JobHistory进程Full GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                        | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43018 | 次要（默认阈值为连续3次检测超过9次）<br>重要（默认阈值为连续3次检测超过12次） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC次数超出阈值，会影响JobHistory进程运行的性能，甚至造成JobHistory进程不可用，进程不可用时仅会造成无法查询Spark任务历史执行记录。

## 可能原因

该节点JobHistory进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程Full GC频繁。

## 处理步骤

### 检查Full GC次数

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“43018”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击上报告警的JobHistory，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > JobHistory的Full GC次数”，单击“确定”，查看JobHistory进程的Full GC次数是否大于阈值（默认值12）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“JobHistory > 默认”，将“SPARK\_DAEMON\_MEMORY”参数的默认值为4G，可根据如下原则进行调整：若偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。

**步骤4** 重启所有的JobHistory实例。


**步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.258 ALM-43019 IndexServer 进程堆内存使用超出阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检测IndexServer进程堆内存使用状态，当检测到IndexServer进程堆内存使用率大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43019 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

IndexServer进程堆内存使用率过高，会影响IndexServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致IndexServer进程不可用，开启索引服务的Carbon业务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点IndexServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

### 检查堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43019”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看IndexServer进程使用的堆内存是否已达到IndexServer进程设定的最大堆内存的阈值（默认95%）。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer进程堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“IndexServer进程使用的堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“IndexServer > 性能”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数的值默认4G，可根据如下原则进行调整：告警时间段内IndexServer使用堆内存的最大值和“IndexServer堆内存使用率统计 (IndexServer)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大。

#### 📖 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > IndexServer堆内存使用率统计 (IndexServer)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的IndexServer实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.259 ALM-43020 IndexServer 进程非堆内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测IndexServer进程非堆内存使用状态，当检测到IndexServer进程非堆内存使用率大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43020 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

IndexServer进程非堆内存使用率过高，会影响IndexServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致IndexServer进程不可用，开启索引服务的Carbon业务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点IndexServer进程非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

### 检查非堆内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43020”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看IndexServer进程使用的非堆内存是否已达到IndexServer进程设定的最大非堆内存的阈值（默认95%）。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer进程的非堆内存统计”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“IndexServer进程使用的非堆内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“IndexServer > 性能”，将“spark.driver.extraJavaOptions”参数中-XX:MaxMetaspaceSize的值根据如下原则调整：告警时间段内IndexServer使用的非堆内存的最大值和“IndexServer非堆内存使用率统计（IndexServer）”阈值的比值。

#### 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > IndexServer非堆内存使用率统计（IndexServer）”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的IndexServer实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.260 ALM-43021 IndexServer 进程直接内存使用超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测IndexServer进程直接内存使用状态，当检测到IndexServer进程直接内存使用率大于最大内存的85%，小于最大内存的95%时，产生严重告警，大于最大内存的95%时产生紧急告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43021 | 重要（默认阈值为最大内存的为85%）<br>紧急（默认阈值为最大内存的95%） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

IndexServer进程直接内存使用率过高，会影响IndexServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致IndexServer进程不可用，开启索引服务的Carbon业务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点IndexServer进程直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

### 检查直接内存使用率

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43021”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer内存使用率统计”，单击“确定”，查看IndexServer进程使用的直接内存是否已达到IndexServer进程设定的最大直接内存的阈值。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤7**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer直接内存”，单击“确定”，根据告警产生时间，查看对应时间段的“IndexServer进程使用的直接内存”的值，获取最大值。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“IndexServer > 性能”，“spark.driver.extraJavaOptions”参数中-XX:MaxDirectMemorySize的默认值为512M，可根据如下方案调整：告警时间段内IndexServer使用的直接内存的最大值和“IndexServer直接内存使用率统计 (IndexServer)”阈值的比值。若参数值调整后，仍偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若频繁出现告警，可以按1倍速率调大。

#### 说明

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群名称 > Spark > 内存 > IndexServer直接内存使用率统计 (IndexServer)”，可查看“阈值”。

**步骤5** 重启所有的IndexServer实例。


**步骤6** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.261 ALM-43022 IndexServer 进程 GC 时间超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测IndexServer进程的GC时间，当检测到IndexServer进程的GC时间超出阈值（连续3次检测超过12秒）时产生紧急告警，连续3次检测超过12\*0.8秒时产生重要告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC时间 > IndexServer的总GC时间”修改阈值。当IndexServer进程GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                    | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43022 | 重要（默认连续3次检测超过9.6秒）<br>紧急（默认连续3次检测超过12秒） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC时间超出阈值，会影响IndexServer进程运行的性能，甚至造成IndexServer进程不可用，开启索引服务的Carbon业务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点IndexServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43022”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击告警上报的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer的GC时间”，单击“确定”，查看IndexServer进程的GC时间是否大于阈值（默认12秒）。
  - 是，执行[步骤3](#)。
  - 否，执行[步骤6](#)。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“IndexServer > 默认”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数默认值为4G，可根据如下原则调整：可将“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数调整为默认值的1.5倍；若参数值调整后，仍偶现告警，可按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。

**步骤4** 重启所有的IndexServer实例。


**步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.262 ALM-43023 IndexServer 进程 Full GC 次数超出阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测IndexServer进程的Full GC次数，当检测到IndexServer进程的Full GC次数超出阈值（连续3次检测超过12次）时产生紧急告警，连续3次检测超过 $12 \times 0.8$ （向下取整）次时产生重要告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Spark > GC次数 > IndexServer的Full GC次数”修改阈值。当IndexServer进程Full GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                  | 告警类型   | 业务类型  | 是否可自动清除 |
|-------|---------------------------------------|--------|-------|---------|
| 43023 | 重要（默认连续3次检测超过9次）<br>紧急（默认连续3次检测超过12次） | 业务质量告警 | Spark | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

GC次数超出阈值，会影响IndexServer进程运行的性能，甚至造成IndexServer进程不可用，开启索引服务的Carbon业务执行变慢或失败。

## 可能原因

该节点IndexServer进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程Full GC频繁。

## 处理步骤

### 检查Full GC次数

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“43023”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 实例”，单击上报告警的IndexServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > IndexServer的Full GC次数”，单击“确定”，查看IndexServer进程的Full GC次数是否大于阈值（默认12）。
  - 是，执行[步骤3](#)。
  - 否，执行[步骤6](#)。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，选择“IndexServer > 性能”，“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”参数的默认值为4G，可根据如下原则进行调整：若偶现告警，可以按0.5倍速率调大。若告警次数比较频繁，可以按1倍速率调大。多业务量、高并发的情况可以考虑增加实例。

**步骤4** 重启所有的IndexServer实例。


**步骤5** 等待10分钟，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“Spark”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.263 ALM-43200 Elasticsearch 服务不可用

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch服务是否可用，当发现Elasticsearch服务不可用时，系统产生告警。当Elasticsearch服务正常时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|---------------|---------|
| 43200 | 紧急   | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

Elasticsearch服务不可用，无法进行索引数据的读写操作。

## 可能原因

- 网络连接异常。
- Elasticsearch依赖的组件服务不可用。
- EsMaster实例异常。

## 处理步骤

**检查网络是否正常。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”查看EsMaster实例的业务平面IP。
- 步骤2** 以root用户登录任意一个EsMaster实例的服务器。
- 步骤3** 执行ping 其他EsMaster实例IP地址命令检查其他EsMaster实例的服务器是否可达。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 联系系统管理员处理网络故障。
- 步骤5** 查看告警列表中，该告警是否已清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**检查Elasticsearch依赖的组件是否正常运行。**

- 步骤6** 通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”查看ZooKeeper服务的运行状态是否正常，并可以连接上ZooKeeper服务端。安全模式下还需查看KrbServer服务运行状态。
- 是，执行**步骤8**。
  - 否，请修复故障服务使其能够正常服务。
- 步骤7** 查看告警列表，该告警是否消除。
- 是，操作结束。

- 否，执行**步骤8**。

**检查EsMaster实例是否正常。**

**步骤8** 通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”查看EsMaster实例状态是否正常。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 选择EsMaster运行状态不是良好的实例，执行“更多 > 重启实例”列的重启实例操作。

#### 说明

重启实例需要输入FusionInsight Manager管理员密码。


**步骤10** 查看告警列表，该告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤11**。

**收集故障信息。**

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤13** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.264 ALM-43201 Elasticsearch 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch堆内存使用率，当Elasticsearch堆内存使用率超出阈值范围时，如果连续超过阈值的次数达到设置的平滑次数，就会产生该告警。

平滑次数为1，Elasticsearch堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch堆内存使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43201 | 重要（默认阈值为90%）<br>紧急（默认阈值为95%） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch堆内存使用率过高，可能会影响Elasticsearch索引数据的读写性能变慢，严重情况下可能会导致进程重启。

## 可能原因

Elasticsearch配置的堆内存不足。

## 处理步骤

清除无效索引。

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击“配置”，进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”单击，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令的环境。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意主机。

**步骤4** 执行 `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v'` 命令查询当前集群中存在的索引详情。

 **说明**

- “ip” :Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport” : Elasticsearch实例的HTTP端口, 该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下, 选择该实例的“配置”, 选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式, 删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”, 并将“https”修改为“http”。
- 以下curl命令同上。


**步骤5** 执行 `curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/indexname'`, 确认删除无用的index。


 **说明**

删除文件为高危操作, 在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。


**查看Elasticsearch JVM内存配置并进行调整。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面, 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置”。

**步骤7** 在配置页面右上方搜索框输入“GC\_OPTS”, 单击  按钮列出所有实例的“GC\_OPTS”参数。

**步骤8** 选中需要修改“GC\_OPTS”值的实例, 查看该实例值配置框后是否有  查看差异化配置图标。

- 是, 执行**步骤9**。
- 否, 执行**步骤10**。

**步骤9** 单击  , 在弹出的对话框中单击右侧  单击确定保存。

**步骤10** 将“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值根据如下说明进行调整。



## 📖 说明

Elasticsearch实例的GC参数配置建议：

- 建议将50%的内存留给Lucence缓存使用，50%的内存分配给Elasticsearch，对于大内存机器内存分配推荐30GB，不超过31GB，并确保JVM开启了指针压缩，可通过如下命令查询JVM的指针压缩是否开启：

```
java -server -Xms28G -Xmx28G -XX:+UseConcMarkSweepGC -
XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintCompressedOopsMode -version
```

若返回的Compressed Oops mode是Zero based模式，则说明JVM指针压缩已开启，可增加所分配的内存大小：将28G调整为29G，再次查看指针压缩是否开启，直至分配的内存值是使指针压缩开启的最大值。

若返回的Compressed Oops mode是Non-zero based模式，则说明JVM指针压缩未开启，需要减小所分配的内存大小：将28GB调整为27GB，再次查看指针压缩是否开启，直至分配的内存值是使指针压缩开启的最大值。

- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 如果“机器内存的50%<实例数\*30GB”，可参考如下进行分配。

实例内存=（机器内存大小\*0.5）/该机器上的实例数。

例如：某机器内存大小128GB，该机器上安装了3个Elasticsearch实例，则GC\_OPTS参数应为（128GB\*0.5）/3=21GB，并确保此时JVM指针压缩已开启。

**步骤11** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，勾选配置状态为“配置过期”的实例，重启受影响的Elasticsearch实例。

**步骤13** 检查本警告是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤14**。

**收集故障信息。**

**步骤14** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤15** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤16** 单击右上角的✎，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤17** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.265 ALM-43202 Elasticsearch 服务存在 yellow 状态的索引

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch服务的所有索引状态，当存在yellow状态的索引时，产生该告警。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|---------------|---------|
| 43202 | 重要   | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称         | 参数含义                             |
|------|--------------|----------------------------------|
| 定位信息 | 来源           | 产生告警的集群名称。                       |
|      | 服务名          | 产生告警的服务名称。                       |
|      | 角色名          | 产生告警的角色名称。                       |
|      | 主机名          | 产生告警的主机名。                        |
| 附加信息 | Yellow状态索引列表 | Elasticsearch服务中的yellow状态索引名称列表。 |

### 说明

索引列表受字符长度限制，当内容超过256个字符时仅能显示部分索引名，查询完整索引列表步骤：

在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 在线检索”。

“检索内容”填写“alarm 43202”，服务选择“OMS > Agent”，文件选择“pluginmonitor”，最低日志级别选择“ERROR”，单击“检索”。

在检索结果中选择最新的日志，查看Yellow状态索引的完整列表内容。例如：

```
2020-04-01 05:05:00,550 ERROR [monitor_300_1_6_EsMaster] Send alarm 43202. The Elasticsearch cluster has indexes in the Yellow state, List of indexes in the Yellow state is [post_20200328, log_20200331] com.huawei.hadoop.elasticsearch.monitor.collector.impl.ReplicaNumCollector.sendDownStateShardAlarm(ReplicaNumCollector.java:182)
```

### 对系统的影响

Elasticsearch部分索引的副本分片故障，可能会影响到Elasticsearch索引数据的读写性能变慢。

## 可能原因

部分Elasticsearch实例的副本分片未分配。

## 处理步骤

检查实例是否正常。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”查看所有实例状态是否正常。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 选择运行状态不是良好的实例，执行“更多”列的“重启实例”操作。

### 📖 说明

重启实例需要输入FusionInsight Manager管理员密码。

**步骤3** 重启实例后查看告警列表，该告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 资源”，进入资源页查看“索引信息”中索引状态为“yellow”的索引。记住索引名和副本数。

**步骤5** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤7** 使用curl命令手动重新设置副本数。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip.httpport/索引名/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"number_of_replicas": "0"}
```

### 📖 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置”，选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- “索引名”：重新设置副本的索引名称。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将“https”修改为“http”。
- 以下curl命令同上。

**步骤8** 等待10分钟查看告警是否消除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。


**步骤9** 使用curl命令将副本数设置为原来的值，等待10分钟看告警是否消除。

- 是，结束操作。
- 否，执行**步骤10**。

**收集故障信息。**

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤12** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.266 ALM-43203 Elasticsearch 服务存在 red 状态的索引

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch服务的所有索引状态，当存在red状态的索引时，产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|---------------|---------|
| 43203 | 紧急   | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |

| 类别   | 参数名称      | 参数含义                          |
|------|-----------|-------------------------------|
|      | 角色名       | 产生告警的角色名称。                    |
|      | 主机名       | 产生告警的主机名。                     |
| 附加信息 | Red状态索引列表 | Elasticsearch服务中的red状态索引名称列表。 |

### 📖 说明

索引列表受字符长度限制，当内容超过256个字符时仅能显示部分索引名，查询完整索引列表步骤：

1. 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 在线检索”。
2. “检索内容”填写“alarm 43203”，服务选择“OMS > Agent”，文件选择“pluginmonitor”，最低日志级别选择“ERROR”，单击“检索”。
3. 在检索结果中选择最新的日志，查看Red状态索引的完整列表内容。例如：  
2020-07-10 14:34:00,508 ERROR [monitor\_60\_1\_18\_EsMaster] Send alarm 43203. The Elasticsearch cluster has indexes in the Red state, List of indexes in the Red state is [myindex292,myindex200]

## 对系统的影响

Elasticsearch部分索引的主分片故障，主分片故障的索引无法正常读写。

## 可能原因

Elasticsearch实例的主分片缺失。

## 处理步骤

检查所有实例是否正常。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，通过“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”查看实例列表运行状态是否良好。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 选择运行状态不是良好的实例，执行“更多”列的“重启实例”操作。

### 📖 说明

重启实例需要输入FusionInsight Manager管理员密码。

**步骤3** 实例重启成功后查看告警列表，该告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”进入Elasticsearch服务页。

**步骤5** 单击服务页中的“资源”进入资源页查看“索引信息”中索引状态为“red”的索引。

**步骤6** 确认该索引是否为无效索引。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤11**。

**步骤7** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤8** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤9** 执行命令`curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/索引名`，删除无效索引。

#### 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置”，选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- “索引名”：待删除索引的名称。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“`--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :`”，并将“https”修改为“http”。
- 删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。


**步骤10** 等待5分钟查看告警是否恢复。

- 是，结束操作。
- 否，执行**步骤11**。

**收集故障信息。**

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤13** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.267 ALM-43204 Elasticsearch 实例进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch实例进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到Elasticsearch实例进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

平滑次数为1，Elasticsearch实例进程垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch实例进程垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                 | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43204 | 重要（默认阈值为30000ms）<br>紧急（默认阈值为60000ms） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响





Elasticsearch实例进程的垃圾回收时间过长，可能会影响Elasticsearch的索引数据读写性能变慢，严重情况下会出现请求超时。

### 可能原因

该节点Elasticsearch实例运行的业务负载高，或者堆内存配置不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

检查实例堆内存配置大小。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > Elasticsearch进程GC时间超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，单击进入产生告警的实例页面，选择图标区域的“定制 > 清除全部 > 垃圾回收 > 实例GC统计时间”，单击“确定”，查看进程的GC时间是否持续大于阈值。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。
- 步骤4** 在配置页面右上方搜索框输入“GC\_OPTS”单击  页面将列出所有实例的“GC\_OPTS”参数的配置项。
- 步骤5** 选中需要修改“GC\_OPTS”值的实例，查看该实例值配置框后是否有  查看差异化配置图标。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤7**。
- 步骤6** 单击 ，在弹出的对话框中单击右侧  单击确定保存。
- 步骤7** 将“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值可参考如下说明进行调整。

### 说明

Elasticsearch实例的GC参数配置建议：

- 建议将50%的内存留给Lucence缓存使用，50%的内存分配给Elasticsearch，对于大内存机器内存分配推荐30GB，不超过31GB，并确保JVM开启了指针压缩，可通过如下命令查询JVM的指针压缩是否开启：  

```
java -server -Xms28G -Xmx28G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintCompressedOopsMode -version
```

若返回的Compressed Oops mode是Zero based模式，则说明JVM指针压缩已开启，可增加所分配的内存大小：将28G调整为29G，再次查看指针压缩是否开启，直至分配的内存值是使指针压缩开启的最大值。  
若返回的Compressed Oops mode是Non-zero based模式，则说明JVM指针压缩未开启，需要减小所分配的内存大小：将28GB调整为27GB，再次查看指针压缩是否开启，直至分配的内存值是使指针压缩开启的最大值。
- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
- 如果“机器内存的50% < 实例数 \* 30GB”，可根据实际情况分配。  
实例内 = ( 机器内存大小 \* 0.5 ) / 该机器上的实例数。  
例如：某机器内存大小128GB，该机器上安装了3个Elasticsearch实例，则GC\_OPTS参数应为 ( 128GB \* 0.5 ) / 3 = 21GB，并确保此时JVM指针压缩已开启。

- 步骤8** 修改完成后单击左上方“保存”在弹出的保存配置页单击“确定”保存配置。
- 步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，勾选配置状态为“配置过期”的实例，重启受影响的Elasticsearch实例。




**步骤10** 等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤11**。

**收集故障信息。**

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤13** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.268 ALM-43205 Elasticsearch 分片数据存储量超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch分片数据存储量，并把实际Elasticsearch分片数据存储量和阈值进行比较，当检测到Elasticsearch分片数据存储量连续多次（默认值为3）超出阈值时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 分片 > Elasticsearch分片数据量”修改阈值。

平滑次数为1，Elasticsearch分片数据存储量小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch分片数据存储量小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                       | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43205 | 重要（默认阈值为41943040KB）<br>紧急（默认阈值为83886080KB） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch分片数据存储量过大，可能影响Elasticsearch的索引数据读写性能变慢，重启Elasticsearch进程时大数据量分片恢复速度变慢。

## 可能原因

Elasticsearch索引分片数配置不合理，导致分片数据存储量超过阈值。

## 处理步骤

**检查分片数据存储量。**

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。

**步骤4** 执行命令`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/shards?v&s=store:desc'`命令查询当前集群中分片数据存储量详情。

### 📖 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置 > 全部配置”，并选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将https修改为http。

**步骤5** 根据分片详情获取存在分片数据量过大的索引，建议按如下方式重新规划该索引：

- 方法一：停止向该索引写入数据，并规划一个新的索引存储写入的数据。

- 方法二：将分片数据存储量超过阈值的索引中的数据迁移到规划好的新索引中，然后删除旧索引。

#### 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。


**步骤6** 完成索引规划后，等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.269 ALM-43206 Elasticsearch 分片文档数超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch分片文档数，并把实际Elasticsearch分片文档数和阈值进行比较，当检测到Elasticsearch分片文档数连续多次（默认值为3）超出阈值时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 分片 > Elasticsearch分片文档数”修改阈值。

平滑次数为1，Elasticsearch分片文档数小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch分片文档数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                     | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43206 | 重要（默认阈值为100000000）<br>紧急（默认阈值为150000000） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch分片文档数过多，可能影响Elasticsearch的索引数据读写性能变慢，重启Elasticsearch进程时大数据量分片恢复速度变慢。

## 可能原因

Elasticsearch索引分片数配置不合理，导致分片文档数超过阈值。

## 处理步骤

**检查分片文档数。**

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。

**步骤4** 执行命令 `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/shards?v&s=docs:desc'` 命令查询当前集群中分片文档数详情。

#### 📖 说明

- “ip” :Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport” : Elasticsearch实例的HTTP端口, 该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下, 选择该实例的“配置 > 全部配置”, 并选择“全部配置” 右上角搜索参数“SERVER\_PORT” 获取。
- 如果是普通模式, 删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”, 并将“https”修改为“http”。

**步骤5** 根据分片详情获取存在分片文档数过大的索引, 建议按如下方式重新规划该索引:

- 方法一: 停止向该索引写入数据, 并规划一个新的索引存储写入的数据。
- 方法二: 将分片文档数超过阈值的索引中的数据迁移到规划好的新索引中, 然后删除旧索引。

#### 📖 说明

删除文件为高危操作, 在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

**步骤6** 完成索引规划后, 等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是, 操作结束。
- 否, 执行**步骤7**。

#### 收集故障信息。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面, 选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤9** 单击右上角的✎ 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟, 单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员, 并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后, 系统会自动清除此告警, 无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.270 ALM-43207 Elasticsearch 存在未设置副本的索引

## 告警解释

系统每10分钟周期性检测Elasticsearch是否存在未设置副本的索引, 当检测到Elasticsearch存在未设置副本的索引时, 产生该告警

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|---------------|---------|
| 43207 | 重要   | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义        |
|------|------|-------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。  |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。   |
| 附加信息 | 索引列表 | 未设置副本的索引列表。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch部分索引数据只有单副本，影响Elasticsearch的数据可靠性，单节点故障可能导致数据丢失。

## 可能原因

索引创建时未设置副本，或者是在某些场景中修改了索引的副本数后未进行恢复。

## 处理步骤

检查索引。

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否为安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。

**步骤4** 执行命令以下命令查询当前集群中索引详情。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v&pretty'
```

```
health status index uuid pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green open test s8wOFxAARtKkhEGSc5vgEQ 3 0 0 0 1.5kb 783b
```

### 📖 说明

- “ip” :Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport” : Elasticsearch实例的HTTP端口, 该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下, 选择该实例的“配置 > 全部配置”, 并选择“全部配置” 右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式, 删除安全认证参数"--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :", 并将"https"修改为"http"。
- 以下curl命令同上。

**步骤5** 根据索引详情获取存在未设置副本的索引, 建议按如下方式设置索引副本:

1. 执行以下命令设置索引副本数。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/index/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "number_of_replicas": 1 }'
```

2. 执行以下命令查询当前集群中索引, 确认索引已经设置了副本。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v&pretty'
```

| health | status | index | uuid                   | pri | rep | docs.count | docs.deleted | store.size | pri.store.size |
|--------|--------|-------|------------------------|-----|-----|------------|--------------|------------|----------------|
| green  | open   | test  | s8wOFxAARtKkhEGSc5vgEQ | 3   | 1   | 0          | 0            | 1.5kb      | 783b           |

### 📖 说明

- “index” :Elasticsearch集群中未设置副本的索引, 支持正则匹配, 使用"\*"代表所有索引。
- “number\_of\_replicas” : 设置索引的副本数, 建议设置为1。

**步骤6** 完成设置副本后, 手动清除告警, 操作结束。

### 收集故障信息。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面, 选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤9** 单击右上角的✎ 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟, 单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员, 并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后, 需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.271 ALM-43208 Elasticsearch 数据目录使用率超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch数据目录使用率，并把实际Elasticsearch数据目录使用率和阈值进行比较，当检测到Elasticsearch数据目录使用率连续多次（默认值为3）超出阈值时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 磁盘 > 数据目录使用率”修改阈值。

平滑次数为1，Elasticsearch数据目录使用率小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch数据目录使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43208 | 重要（默认阈值为90%）<br>紧急（默认阈值为80%） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

Elasticsearch数据目录剩余空间不足，新数据无法写入。

### 可能原因

业务数据量超过集群存储规格。

### 处理步骤

清理无效索引。



**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否为安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。**步骤4** 执行命令`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v&pretty'`查询当前集群中索引详情。**说明**


- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置 > 全部配置”，并选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将“https”修改为“http”。
- 以下curl命令同上。

**步骤5** 确认是否存在无效或者过期的索引，执行命令`curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/index'`，删除无效索引。**说明**

- “index”：Elasticsearch集群中计划删除的索引，支持正则匹配，使用“\*”代表所有索引。
- 删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

**步骤6** 完成索引清理后，等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**

**集群扩容。****步骤7** 业务数据量超过集群存储规格，对Elasticsearch进行扩容。**收集故障信息。****步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。**步骤10** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.272 ALM-43209 Elasticsearch 实例总分片数超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch实例总分片数，并把实际Elasticsearch实例总分片数和阈值进行比较，当检测到Elasticsearch实例总分片数连续多次（默认值为3）超出阈值时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 分片 > 实例总分片数”修改阈值。

平滑次数为1，Elasticsearch实例总分片数小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch实例总分片数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43209 | 重要（默认阈值为400）<br>紧急（默认阈值为500） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch实例总分片数过大，可能影响Elasticsearch的索引数据读写性能变慢，重启Elasticsearch进程时分片恢复速度变慢。

## 可能原因

Elasticsearch索引分片数配置不合理，导致实例总分片数超过阈值。

## 处理步骤

检查实例总分片数。

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。

**步骤4** 执行命令`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/allocation?v'`命令查询当前集群中实例总分片数详情。

### 📖 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置 > 全部配置”，并选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将“https”修改为“http”。

**步骤5** 根据分片数详情获取存在分片数过多的实例，建议按如下方式处理：

- 方法一：删除集群中不再使用的索引。
- 方法二：修改实例总分片数的阈值大小。

---

### 须知

当修改实例总分片数的阈值超过500时，需要同步修改配置项“cluster.routing.allocation.total\_shards\_per\_node”，修改后立即生效，不需要重启Elasticsearch服务。

---


**步骤6** 完成以上操作后，等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.273 ALM-43210 Elasticsearch 集群总分片数超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测Elasticsearch集群总分片数，并把实际Elasticsearch集群总分片数和阈值进行比较，当检测到Elasticsearch集群总分片数连续多次（默认值为5）超出阈值时，产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 分片数量统计 > 总分片数”修改阈值。

平滑次数为1，Elasticsearch集群总分片数小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1，Elasticsearch集群总分片数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                             | 告警类型   | 业务类型          | 是否可自动清除 |
|-------|----------------------------------|--------|---------------|---------|
| 43210 | 重要（默认阈值为70000）<br>紧急（默认阈值为90000） | 业务质量告警 | Elasticsearch | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
|------|------|-----------------------|
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

Elasticsearch集群总分片数过大，可能影响Elasticsearch的索引数据读写性能变慢，重启Elasticsearch服务时分片恢复速度变慢。

## 可能原因

Elasticsearch索引分片数配置不合理，或集群规模过大，导致集群总分片数超过阈值。

## 处理步骤

**检查集群总分片数。**

**步骤1** 检查Elasticsearch集群是否是安全模式。

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击左侧“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。

**步骤3** 以root用户登录Elasticsearch所在的任意节点。

**步骤4** 执行命令`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v'`命令查询当前集群中索引详情。

### 📖 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意节点的IP。
- “httpport”：Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置 > 全部配置”，并选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将“https”修改为“http”。


**步骤5** 根据索引详情获取存在分片数过多的索引，建议按如下方式处理：

- 方法一：删除集群中不再使用的索引。
- 方法二：修改集群总分片数的阈值大小。

**步骤6** 完成以上操作后，等待5分钟观察界面告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“Elasticsearch”。
- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.274 ALM-43600 GraphBase 服务不可用

## 告警解释

系统每60秒周期性检测GraphBase的服务状态，当检测到LoadBalancer或者GraphServer无法正常提供服务时，就会认为GraphBase服务不可用，此时系统将产生该告警。

LoadBalancer和GraphServer同时有至少一个服务正常后，系统认为GraphBase服务恢复正常，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43600 | 紧急   | 处理错误告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

## 对系统的影响

GraphServer服务将无法使用。

## 可能原因

- LoadBalancer服务未启动。
- GraphServer服务未启动。
- LoadBalancer节点存在异常。
- GraphServer节点存在异常。
- GraphBase依赖的服务异常。

## 处理步骤

**检查GraphBase所在节点是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 实例”。

**步骤2** 查看LoadBalancer和GraphServer的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

**步骤3** 勾选故障实例，选择“更多 > 重启实例”，查看实例是否成功启动。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，执行[步骤4](#)。

**步骤4** 查看loadbalancer.floatip参数值是否配置正确。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 重新配置参数值，重启GraphBase服务。

**步骤6** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤7](#)。

**检查DBService、Yarn、HBase、Spark、Zookeeper、Elasticsearch、Kafka的运行状态。**

**步骤7** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。

**步骤8** 查看DBService、Yarn、HBase、Spark、Zookeeper、Elasticsearch、Kafka服务的“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行[步骤12](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

**步骤9** 单击“运行状态”为“未启动”或“启动失败”的组件。

**步骤10** 在“实例”页签中勾选故障实例，选择“更多 > 重启实例”，查看实例能否成功启动。

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤11** 等待一分钟，查看告警是否恢复。


- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤12**。

收集故障信息。

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤13** 在“服务”中勾选待操作集群的相应节点信息。

- 如果是GraphBase故障引起的，勾选GraphBase节点服务。
- 如果是GraphBase依赖的服务故障引起的，勾选故障节点和GraphBase节点服务。

**步骤14** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤15** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.275 ALM-43605 GraphBase 节点实时请求数量超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测GraphBase的服务状态，当检测到节点客户端请求超过所设置阈值时就会产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43605 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |



| 类别 | 参数名称 | 参数含义      |
|----|------|-----------|
|    | 服务名  | 产生告警的服务名称 |
|    | 角色名  | 产生告警的角色名称 |
|    | 主机名  | 产生告警的主机名称 |

## 对系统的影响

- 因为请求数太多，保持的连接越多，网络资源受限，可能导致服务之间的通信有问题。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

## 可能原因

- 客户端请求过于频繁。
- 阈值设置过低。

## 处理步骤


### 检查GraphServer节点实时请求数。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，查看“GraphServer节点实时请求数”阈值。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43605”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 实例”，单击告警上报的GraphServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer节点实时请求数”，单击“确认”，查看当前请求数是否超过阈值设置。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，重新设置“GraphServer节点实时请求数”阈值。
- 步骤5** 等待一分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤6** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。
- 等待一分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤7**。

### 收集故障信息。

- 步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.276 ALM-43607 GraphBase 服务 Nginx 故障

## 告警解释

系统每30秒周期性检测Graphbase的Nginx服务运行状况。当HA健康周期性检测到Nginx服务异常时，产生该告警。

当HA健康周期性检测到Nginx服务正常后，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43607 | 重要   | 处理错误告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

## 对系统的影响

- 可能会导致Graphbase的LoadBalancer进行主备倒换。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

## 可能原因

Ngnix服务运行异常。

## 处理步骤

### 检查GraphBase所在节点是否正常

**步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，选中“ID”为“43607”的告警，查看“定位信息”中的实例的IP地址。

**步骤2** 以root用户登录告警故障节点。

**步骤3** 进入“`\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_GraphBase\_\*/install/FusionInsight-GraphBase-\*/miner/ha/module/hacom/script/”目录，并执行sh status\_ha.sh脚本检查主Manager的nginx是否正常，查看回显中，主管理节点的“ResName”为“nginx”的一行，是否显示以下信息：

```
nginx Normal Normal Single_active
```

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障？

- 是，修复网络故障，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的相应节点信息。

- 如果是GraphBase故障引起的，勾选GraphBase节点服务。
- 如果是GraphBase依赖的服务故障引起的，勾选故障节点和GraphBase节点服务。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.277 ALM-43608 GraphBase 服务 FloatIp 故障

### 告警解释

系统每30秒周期性检测Graphbase浮动IP地址。当HA健康周期性检测到浮动IP地址异常时，产生该告警。

当HA健康周期性检测到浮动IP地址正常后，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43608 | 重要   | 处理错误告警 | GraphBase | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

### 对系统的影响

- 如果Graphbase浮动IP地址异常，用户无法登录和使用FusionInsight Manager。
- 可能会导致Graphbase的LoadBalancer进行主备倒换。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

### 可能原因

浮动IP地址异常。

### 处理步骤

#### 检查GraphBase所在节点是否正常

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 配置 > 全部配置”，搜索“loadbalancer.floatip”。
- 步骤2** 查看loadbalancer.floatip得值是否ping的通。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 待5分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 打开FusionInsight Manager页面，选中“ID”为“43608”的告警，查看“定位信息”中的实例的IP地址。

**步骤5** 以root用户登录告警故障节点。

**步骤6** 进入“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/module/hacom/script/`”目录，并执行**sh status\_ha.sh**脚本检查主Manager的浮动IP是否正常，查看回显中，主管理节点的“ResName”为“floatip”的一行，是否显示以下信息：

例如：

```
floatip Normal Normal Single_active
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤7** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，并修复故障，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。


**步骤8** 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤9**。

### 收集故障信息

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.278 ALM-43609 GraphBase 服务 TaskManager 故障

### 告警解释

系统每30秒周期性检测Graphbase的TaskManager服务运行状况。当HA健康周期性检测到TaskManager服务异常时，产生该告警。

当HA健康周期性检测到TaskManager服务正常后，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43609 | 重要   | 处理错误告警 | GraphBase | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

### 对系统的影响

- 会导致Graphbase的LoadBalancer进行主备倒换。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

### 可能原因

Tomcat服务异常

### 处理步骤

#### 检查GraphBase所在节点是否正常

- 步骤1** 打开FusionInsight Manager页面，选中“ID”为“43609”的告警，查看“定位信息”中的实例的IP地址。
- 步骤2** 以root用户登录告警故障节点。
- 步骤3** 进入“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/module/hacom/script/`”目录，并执行`sh status_ha.sh`脚本检查主Manager的taskmanager是否正常，查看回显中，主管理节点的“ResName”为“taskmanager”的一行，是否显示以下信息：

例如：

```
taskmanager Normal Normal Single_active
```

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，并修复故障，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的相应节点信息。

- 如果是GraphBase故障引起的，勾选GraphBase节点服务。
- 如果是GraphBase依赖的服务故障引起的，勾选故障节点和GraphBase节点服务。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.279 ALM-43610 GraphServer 进程老年代 GC 时间超出 阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase服务的老年代GC时间，当检测到GraphBase服务的老年代GC时间超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC时间 > GraphServer进程老年代GC时间”修改阈值。当GraphBase服务的老年代GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

## 说明

若集群启用了多实例功能且安装了多个HBase服务，请根据“定位信息”的“服务名”值来确定具体产生告警的GraphBase服务。例如GraphBase1服务不可用，则“定位信息”中显示服务名=GraphBase1，处理步骤中的操作对象也应由GraphBase调整为GraphBase1。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43610 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

老年代GC时间超出阈值，会影响到GraphBase的接口的正常访问。

## 可能原因

该节点GraphBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > gc monitor time > GraphServer进程老年代GC时间”，查看阈值。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer进程老年代GC时间”，单击“确认”，查看是否超过阈值设置。
  - 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，单击“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > gc monitor time > GraphServer进程老年代GC时间”，重新设置“GraphServer进程老年代GC时间”阈值。



**步骤4** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。


等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.280 ALM-43611 GraphServer 进程老年代 GC 次数超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase服务的老年代GC时间，当检测到GraphBase服务的老年代GC次数超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程老年代GC次数”修改阈值。当GraphBase服务的老年代GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。

### 说明

若集群启用了多实例功能且安装了多个HBase服务，请根据“定位信息”的“服务名”值来确定具体产生告警的GraphBase服务。例如GraphBase1服务不可用，则“定位信息”中显示服务名=GraphBase1，处理步骤中的操作对象也应由GraphBase调整为GraphBase1。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43611 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

老年代GC次数超出阈值，会影响到GraphBase的接口的正常访问。

## 可能原因

该节点GraphBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC次数


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程老年代GC次数”，查看阈值。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer进程老年代GC次数”，单击“确认”，查看是否超过阈值设置。
  - 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程老年代GC次数”，重新设置“GraphServer进程老年代GC次数”阈值。
- 步骤4** 等待一分钟，查看告警是否恢复。
  - 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。  
等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.281 ALM-43612 GraphServer 进程年轻代 GC 时间超出 阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase服务的年轻代GC时间，当检测到GraphBase服务的年轻代GC时间超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC时间 > GraphServer进程年轻代GC时间”修改阈值。当GraphBase服务的年轻代GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。

### 说明

若集群启用了多实例功能且安装了多个HBase服务，请根据“定位信息”的“服务名”值来确定具体产生告警的GraphBase服务。例如GraphBase1服务不可用，则“定位信息”中显示服务名=GraphBase1，处理步骤中的操作对象也应由GraphBase调整为GraphBase1。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43612 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

年轻代GC时间超出阈值，会影响到GraphBase的接口的正常访问。

## 可能原因

该节点GraphBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。


## 处理步骤

### 检查GC时间

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC时间 > GraphServer进程年轻代GC时间”，查看阈值。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer进程年轻代GC时间”，单击“确认”，查看是否超过阈值设置。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC时间 > GraphServer进程年轻代GC时间”，重新设置“GraphServer进程年轻代GC时间”阈值。
- 步骤4** 等待一分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。
- 等待一分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.282 ALM-43613 GraphServer 进程年轻代 GC 次数超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase服务的年轻代GC时间，当检测到GraphBase服务的年轻代GC次数超出阈值（默认连续3次检测超过5秒）时产生该告警。在FusionInsight Manager首页，用户可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程年轻代GC次数”修改阈值。当GraphBase服务的年轻代GC次数小于或等于阈值时，告警恢复。

### 说明

若集群启用了多实例功能且安装了多个HBase服务，请根据“定位信息”的“服务名”值来确定具体产生告警的GraphBase服务。例如GraphBase1服务不可用，则“定位信息”中显示服务名=GraphBase1，处理步骤中的操作对象也应由GraphBase调整为GraphBase1。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43613 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

年轻代GC次数超出阈值，会影响到GraphBase的接口的正常访问。

## 可能原因

该节点GraphBase实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，或存在大量的IO操作，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC次数

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程年轻代GC次数”，查看阈值。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase”，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer进程年轻代GC次数”，单击“确认”，查看是否超过阈值设置。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > GC次数 > GraphServer进程年轻代GC次数”，重新设置“GraphServer进程年轻代GC次数”阈值。

**步骤4** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。


等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤6](#)。

### 收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.283 ALM-43614 GraphBase 路径查询请求时间超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase的服务状态，当检测到节点客户端路径查询请求超过所设置阈值时就会产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43614 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

## 对系统的影响

- 因为请求查询内容过大或请求频繁，导致系统延迟，可能导致服务之间的通信有问题。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

## 可能原因

- 客户端请求查询内容过大，或请求频繁。
- 阈值设置过低。

## 处理步骤

**检查GraphServer节点实时路径查询请求时间。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，查看“GraphServer节点路径查询操作响应时间”阈值。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43614”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 实例”，单击告警上报的GraphServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer节点路径查询操作响应时间”，单击“确认”，查看当前路径查询时间是否超过阈值设置。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，重新设置“GraphServer节点路径查询操作响应时间”阈值。

**步骤5** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。


等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.284 ALM-43615 GraphBase 扩线查询请求时间超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase的服务状态，当检测到节点客户端扩线查询请求超过所设置阈值时就会产生该告警。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43615 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称  |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称  |

## 对系统的影响

- 因为请求查询内容过大或请求频繁，导致系统延迟，可能导致服务之间的通信有问题。
- 可能会导致Graphbase服务不可用。

## 可能原因

- 客户端请求查询内容过大，或请求频繁。
- 阈值设置过低。

## 处理步骤

### 检查GraphServer节点实时扩线查询请求时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，查看“GraphServer节点扩线查询操作响应时间”阈值。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“ID”为“43615”的告警，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 实例”，单击告警上报的GraphServer，进入实例“概览”页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GraphServer节点扩线查询操作响应时间”，单击“确认”，查看当前扩线查询时间是否超过阈值设置。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase”，重新设置“GraphServer节点扩线查询操作响应时间”阈值。
- 步骤5** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 客户端暂停不要发送任何关系的创建、删除、更新、查询等请求操作。


等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.285 ALM-43616 GraphBase 相关 Yarn 作业异常

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase相关的Yarn作业，当检测到有失败的Yarn作业时就会产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43616 | 次要   | 处理错误告警 | GraphBase | 否       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称  |

| 类别   | 参数名称     | 参数含义          |
|------|----------|---------------|
|      | 角色名      | 产生告警的角色名称     |
|      | 主机名      | 产生告警的主机名称     |
| 附加信息 | TaskType | yarn异步任务的类型   |
|      | TaskId   | yarn作业失败的任务ID |

## 对系统的影响

- GraphBase的图相关操作执行失败。
- 可能会导致GraphBase服务不可用。
- 故障修复后需重新执行任务。

## 可能原因

yarn任务的参数设置有误

## 处理步骤

**检查GraphBase相关Yarn作业异常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入Yarn的WebUI界面，分析yarn任务失败的原因。

### 📖 说明

admin用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

**步骤2** 找到失败原因，重新提交yarn任务作业，新的yarn任务是否执行成功。


- 是，在告警列表中，单击该告警“操作”列下面的“清除”，手动清除告警，操作结束。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 如果再次提交yarn任务作业失败，下载故障日志分析原因。

**收集故障信息。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤6** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统不会自动清除此告警，需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.286 ALM-43617 GraphBase 实时导入等待队列超出阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphBase正在实时导入的等待队列是否超过阈值，当检测到超过所设置阈值时就会产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43617 | 次要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称   | 参数含义        |
|------|--------|-------------|
| 定位信息 | 来源     | 产生告警的集群名称。  |
|      | 服务名    | 产生告警的服务名称   |
|      | 角色名    | 产生告警的角色名称   |
|      | 主机名    | 产生告警的主机名称   |
| 附加信息 | TaskId | yarn作业的任务ID |

## 对系统的影响

- 导致实时导入阻塞，导入时间变长。
- 可能会导致实时导入卡死。

## 可能原因

- 导入的数据过大，导入的配置不合理。
- 阈值设置过低。默认为100。

## 处理步骤

**检查实时导入等待队列超过阈值。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”，进入Yarn的WebUI界面，查看GraphBase相关的sparkstreaming yarn作业。

### 📖 说明

**admin**用户默认不具备其他组件的管理权限，如果访问组件原生界面时出现因权限不足而打不开页面或内容显示不全时，可手动创建具备对应组件管理权限的用户进行登录。

**步骤2** 单击Yarn任务界面的“ApplicationMaster”，进入Spark任务界面。

**步骤3** 单击streaming，查看阻塞队列情况。

**步骤4** 客户端暂停不要发送其它实时导入的yarn任务，一段时间后，观察告警是否自动清除，告警消除，表示阻塞队列恢复正常。

**步骤5** 如果阻塞队列持续存在，下载故障日志分析原因。在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > GraphBase > 阈值”，重新设置“graphStreaming实时导入等待队列”阈值。


**步骤6** 等待一分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“GraphBase”。

**步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.287 ALM-43618 GraphServer 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测GraphServer服务堆内存使用状态，当检测到GraphServer实例堆内存使用率连续5个周期（平滑次数为5）超出阈值（最大内存的90%）时产生该告警。

堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43618 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

GraphServer堆内存使用率过高，会影响GraphServer任务提交和运行的性能，甚至可能会造成内存溢出导致GraphServer服务崩溃。

## 可能原因

该节点GraphServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-43618 GraphServer堆内存使用率超过阈值 > 定位信息”。查看告警上报的实例的IP地址。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 实例 > GraphServer（对应上报告警实例IP地址）”，“GraphServer堆内存使用率”。查看堆内存使用情况。
- 步骤3** 查看GraphServer使用的堆内存是否已达到GraphServer设定的最大堆内存的90%（默认阈值）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > GraphBase > 配置 > 全部配置 > GraphServer > 系统”。将“GC\_OPTS”参数的值可根据如下调整方案调整。

### 📖 说明

“GC\_OPTS” 参数值调整方案：

“-Xmx” 和 “-Xms” 默认值为 “-Xmx30720M -Xms30720M”，调大参数值时，建议仍将 “-Xmx” 和 “-Xms” 的值保持一致，比如同时增加2048M，配置项为 “-Xmx32768M -Xms32768M”。建议不超过该节点主机内存的50%，并且最大值不超过32G。


**步骤5** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的GraphBase节点信息。

**步骤8** 单击右上角的  设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.288 ALM-43619 GraphBase HA 证书文件失效

## 告警解释

GraphBase首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否失效（证书是否存在，证书格式是否正确），如果证书文件失效，产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43619 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 告警参数 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |

| 类别 | 告警参数 | 参数含义       |
|----|------|------------|
|    | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|    | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|    | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

HA根证书文件或HA用户证书文件已经失效，功能受限，无法正常使用。

## 可能原因

HA根证书文件失效或HA用户证书文件失效。

## 处理步骤

查看告警信息。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-43619 GraphBase HA证书文件失效”。查看定位信息中的主机名和附加信息中的文件名，使用PuTTY工具以omm用户登录告警所在节点主机。

- 告警附加信息中显示的文件名为“root-ca.crt”，执行**步骤2**。
- 告警附加信息中显示的文件名为“server.crt”，执行**步骤10**。

检查系统中HA根证书文件是否有效。

**步骤2** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤3** 执行命令`ls -l`，查看“root-ca.crt”文件是否存在。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤16**。

**步骤4** 执行命令`openssl x509 -in root-ca.crt -text -noout`，查看是否正常显示。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-12054 证书文件失效”告警产生。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 参考“ALM-12054 证书文件失效”的处理步骤处理该告警。

**步骤7** 执行命令`cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.crt root-ca.crt`和`cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.key root-ca.pem`，重新拷贝HA根证书，执行`rm ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin/CHECK_FLAG`，等待1分钟，观察附加信息相同的此告警是否被清除。



- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤16**。

**步骤8** 以omm用户登录在另一个LoadBalancer实例所在节点，重复执行**步骤2~步骤7**。

**步骤9** 查看系统在定时检查时是否会再次产生附加信息相同的此告警。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，处理完毕。

**检查系统中HA用户证书文件是否有效。**

**步骤10** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤11** 执行命令`ls -l`，查看“server.crt”文件是否存在。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤13**。

**步骤12** 执行命令`openssl x509 -in server.crt -text -noout`，查看是否正常显示。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤13**。

**步骤13** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin`，进入miner脚本目录。

**步骤14** 执行命令`sh miner-ha-re-gencert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察附加信息相同的此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤16**。


**步骤15** 查看系统在定时检查时是否会再次产生附加信息相同的此告警。

- 是，执行**步骤16**。
- 否，处理完毕。

**收集故障信息。**

**步骤16** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤17** 在“服务”中勾选待操作集群的GraphBase。

**步骤18** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤19** 请联系技术支持人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.289 ALM-43620 GraphBase HA 证书文件即将过期

### 告警解释

GraphBase首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否即将过期。如果剩余有效期小于30天，产生该告警。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43620 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

### 对系统的影响

HA根证书文件或HA用户证书文件即将失效，对系统目前运行无影响。

### 可能原因

HA根证书文件或HA用户证书文件即将到期。

### 处理步骤

查看告警信息。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-43620 GraphBase HA证书文件即将过期”。查看定位信息中的主机名和附加信息中的文件名，使用PuTTY工具以omm用户登录告警所在节点主机。
- 告警附加信息中显示的文件名为“root-ca.crt”，执行**步骤2**。
  - 告警附加信息中显示的文件名为“server.crt”，执行**步骤10**。

检查系统中HA根证书文件的有效期，重新生成HA证书文件。


- 步骤2** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

- 步骤3** 执行命令 `openssl x509 -noout -text -in root-ca.crt` 查看HA根证书的生效时间与失效时间。
- 步骤4** 根据需要，选择业务空闲期，执行**步骤5~步骤9**更新HA证书。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-12055 证书文件即将过期”告警产生。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤7**。
- 步骤6** 参考“ALM-12055 证书文件即将过期”的处理步骤处理该告警。
- 步骤7** 执行命令 `cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.crt root-ca.crt`和 `cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.key root-ca.pem`，重新拷贝HA根证书，执行 `rm ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin/CHECK_FLAG`，等待1分钟，观察附加信息相同的此告警是否被清除。
- 是，执行**步骤8**。
  - 否，执行**步骤18**。
- 步骤8** 以omm用户登录另一个LoadBalancer实例所在节点，重复执行**步骤2~步骤7**。
- 步骤9** 查看系统在定时检查时是否会再次产生附加信息相同的此告警。
- 是，执行**步骤18**。
  - 否，处理完毕。
- 检查系统中HA用户证书文件的有效期限，重新生成HA证书文件。**
- 步骤10** 使用PuTTY工具以omm用户登录告警所在节点主机。
- 步骤11** 执行命令 `cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。
- 步骤12** 执行命令 `openssl x509 -noout -text -in server.crt`查看HA用户证书的生效时间与失效时间。
- 步骤13** 根据需要，选择业务空闲期，执行**步骤14~步骤15**更新HA证书。
- 步骤14** 执行命令 `cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin`，进入miner脚本目录。
- 步骤15** 执行命令 `sh miner-ha-re-gencert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察此告警是否被清除。
- 是，执行**步骤17**。
  - 否，执行**步骤16**。
- 步骤16** 在备LoadBalancer实例所在节点，重复执行**步骤14~步骤15**，等待1分钟，观察此告警是否被清除。
- 是，执行**步骤17**。
  - 否，执行**步骤18**。
- 步骤17** 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
- 是，执行**步骤18**。
  - 否，处理完毕。

收集故障信息。

**步骤18** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤19** 在“服务”中勾选待操作集群的GraphBase。

**步骤20** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤21** 请联系技术支持人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.290 ALM-43621 GraphBase HA 证书文件已过期

## 告警解释

GraphBase首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否已过期。如果HA证书已过期，产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型      | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|-----------|---------|
| 43621 | 重要   | 业务质量告警 | GraphBase | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

HA根证书文件或HA用户证书文件已过期，功能受限，无法正常使用。

## 可能原因

HA根证书文件或HA用户证书文件已过期。

## 处理步骤

**查看告警信息。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-43621 GraphBase HA证书文件已过期”。查看定位信息中的主机名和附加信息中的文件名，使用PuTTY工具以omm用户登录告警所在节点主机。

- 告警附加信息中显示的文件名为“root-ca.crt”，执行**步骤2**。
- 告警附加信息中显示的文件名为“server.crt”，执行**步骤9**。

**检查系统中HA根证书文件的有效期限，重新生成HA证书文件。**

**步骤2** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤3** 执行命令`openssl x509 -noout -text -in root-ca.crt`，查看HA根证书的生效时间与失效时间，查看目前时间是否在有效期内。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager的告警列表中，查看是否有“ALM-12054 证书文件失效”告警产生。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 参考“ALM-12054 证书文件失效”的处理步骤处理该告警。

**步骤6** 执行命令`cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.crt root-ca.crt`和`cp ${NODE_AGENT_HOME}/security/cert/subcert/certFile/ca.key root-ca.pem`，重新拷贝HA根证书，执行`rm ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin/CHECK_FLAG`，等待1分钟，观察附加信息相同的此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤15**。

**步骤7** 以omm用户登录在另一个LoadBalancer实例所在节点，重复执行**步骤2~步骤6**。

**步骤8** 查看系统在定时检查时是否会再次产生附加信息相同的此告警。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，处理完毕。

**检查系统中HA用户证书文件的有效期限，重新生成HA证书文件。**

**步骤9** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/FusionInsight-GraphBase-*/miner/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤10** 执行命令`openssl x509 -noout -text -in server.crt`，查看HA用户证书的生效时间与失效时间，查看目前时间是否在有效期内。

- 是，执行**步骤15**。

- 否，执行**步骤11**。

**步骤11** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_GraphBase_*/install/  
FusionInsight-GraphBase-*/miner/bin`，进入miner脚本目录。

**步骤12** 执行命令`sh miner-ha-re-gencert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤13**。

**步骤13** 在备LoadBalancer实例所在节点，重复执行**步骤11~步骤12**，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤14**。
- 否，执行**步骤15**。


**步骤14** 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤15**。
- 否，处理完毕。

**收集故障信息。**

**步骤15** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤16** 在“服务”中勾选待操作集群的GraphBase。

**步骤17** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤18** 请联系技术支持人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.291 ALM-43850 KMS 服务不可用

## 告警解释

系统每60秒周期性检测KMS的服务状态，当检测到KMS服务不可用，此时产生该告警。

KMS服务恢复时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型 | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------|---------|
| 43850 | 紧急   | 业务质量告警 | KMS  | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

KMS无法提供加密密钥管理服务，如果用户获取不到密钥会导致数据无法加解密,使用KMS加解密的业务运行失败。

## 可能原因

- ZooKeeper服务故障。
- KMSWebServer实例故障。

## 处理步骤

**检查KMSWebServer状态。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper”，在FusionInsight Manager界面查看ZooKeeper服务的运行状态是否为良好。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤2**。
- 步骤2** 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”，对ZooKeeper服务状态异常进行处理，然后查看ZooKeeper运行状态是否恢复为“良好”。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KMS”，在“概览”中，检查KMSWebServer角色是否有运行状态为“良好”的节点。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 选择“运维 > 告警 > 告警”，在“告警”界面，查看本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。


**收集故障信息。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的如下服务。

- ZooKeeper
- KrbServer

**步骤7** 单击“确定”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.292 ALM-45000 HetuEngine 服务不可用

## 告警解释

系统每300秒周期性检测HetuEngine服务状态，当检测到HetuEngine服务不可用时产生该告警。

HetuEngine服务恢复时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45000 | 紧急   | 处理错误告警 | HetuEngine | 是       |



## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

HetuEngine服务异常，无法通过FusionInsight Manager对HetuEngine集群进行操作，无法使用HetuEngine服务功能。

## 可能原因

- KrbServer服务异常
- ZooKeeper服务异常
- HDFS服务异常
- Yarn服务异常
- DBService服务异常
- Hive服务异常
- HetuEngine缺少运行状态良好的HSBroker实例

## 处理步骤

### 检查KrbServer服务状态。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中，查看是否有“ALM-25500 KrbServer服务不可用”告警产生。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”告警帮助指导处理该告警。
- 步骤4** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### 检查ZooKeeper服务状态。

- 步骤5** 在告警列表中，查看是否有“ALM-12007 进程故障”告警产生。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤9**。
- 步骤6** 在告警列表中，单击“进程故障”告警所在行的▼。从“定位信息”中查看产生该告警的“服务名”是否为“ZooKeeper”。

- 是，执行[步骤7](#)。
- 否，执行[步骤9](#)。

**步骤7** 参考“ALM-12007 进程故障”告警帮助指导处理该告警。

**步骤8** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

**检查HDFS服务状态。**

**步骤9** 在告警列表中，查看是否有“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤10](#)。
- 否，执行[步骤12](#)。

**步骤10** 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤11** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

**检查Yarn服务状态。**

**步骤12** 在告警列表中，查看是否有“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤13](#)。
- 否，执行[步骤15](#)。

**步骤13** 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤14** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤15](#)。

**检查DBService服务状态。**

**步骤15** 在告警列表中，查看是否有“ALM-27001 DBService服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤16](#)。
- 否，执行[步骤18](#)。

**步骤16** 参考“ALM-27001 DBService服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤17** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤18](#)。

**检查Hive服务状态。**

**步骤18** 在告警列表中，查看是否有“ALM-16004 Hive服务不可用”告警产生。

- 是，执行[步骤19](#)。
- 否，执行[步骤21](#)。

**步骤19** 参考“ALM-16004 Hive服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤20** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤21**。

**检查HetuEngine是否缺少运行状态良好的HSBroker实例。**

**步骤21** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > HetuEngine > 实例”。

**步骤22** 查看是否缺少运行状态良好的HSBroker实例。

- 是，选择运行状态不是良好的实例，执行“更多 > 重启实例”列的重启实例操作，执行**步骤23**。
- 否，执行**步骤24**。

**步骤23** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤24**。

**检查HetuEngine与ZooKeeper、HDFS、Yarn、DBService、Hive之间的网络连接。**

**步骤24** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > HetuEngine > 实例”。

**步骤25** 单击“HSBroker”行的“主机名称”，记录“基本信息”下的“管理IP”的地址。

**步骤26** 以omm用户通过**步骤25**获取的IP地址登录HSBroker所在的主机。

**步骤27** 执行ping命令，查看HSBroker所在主机与ZooKeeper、HDFS、Yarn、DBService、Hive服务所在主机的网络连接是否正常。

- 是，执行**步骤30**。
- 否，执行**步骤28**。

**步骤28** 联系网络管理员恢复网络。

**步骤29** 在告警列表中，查看“ALM-45000 HetuEngine服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤30**。

**收集故障信息。**

**步骤30** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤31** 在“服务”中勾选操作集群的“HetuEngine”，单击“确定”。

**步骤32** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤33** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤34** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.293 ALM-45001 HetuEngine 计算实例故障

### 告警解释

系统每60秒周期性检测HetuEngine计算实例状态，当检测到HetuEngine服务存在故障计算实例时产生该告警。

HetuEngine故障计算实例全部恢复时，告警清除。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45001 | 紧急   | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

### 对系统的影响

用户提交到HetuEngine该故障计算实例的SQL任务会执行失败。

### 可能原因

- HDFS服务异常
- Yarn服务异常
- Yarn队列资源不足
- 计算实例进程故障

### 处理步骤

**检查HDFS服务状态。**

**步骤1** 在告警列表中，查看是否有“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤2** 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤3** 在告警列表中，查看“ALM-45001 HetuEngine计算实例故障”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**检查Yarn服务状态。**

**步骤4** 在告警列表中，查看是否有“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤5** 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”告警帮助指导处理该告警。

**步骤6** 在告警列表中，查看“ALM-45001 HetuEngine计算实例故障”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

**检查Yarn队列资源状态。**

**步骤7** 在告警列表中，查看是否有“ALM-18022 Yarn队列资源不足”告警产生。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤8** 参考“ALM-18022 Yarn队列资源不足”告警帮助指导处理该告警。

**步骤9** 在告警列表中，查看“ALM-45001 HetuEngine计算实例故障”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

**检查HetuEngine计算实例状态。**

**步骤10** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤11** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤12** 在计算实例页面，查看是否存在状态为“故障”的计算实例。

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤14**。

**步骤13** 在“操作”列中，单击“启动”，等待实例启动完成。

**步骤14** 在告警列表中，查看“ALM-45001 HetuEngine计算实例故障”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

**收集故障信息。**

- 步骤15** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤16** 在“服务”中勾选操作集群的“HetuEngine”，单击“确定”。
- 步骤17** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。
- 步骤18** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。
- 步骤19** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.294 ALM-45003 HetuEngine QAS 磁盘容量不足

## 告警解释

系统按60秒周期检测HetuEngine QAS磁盘空间使用率，并把实际磁盘使用率和阈值相比较。磁盘使用率默认提供一个阈值范围。当检测到磁盘使用率高于阈值时产生该告警。

用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置”，在服务列表下面，选择“HetuEngine > 磁盘 > QAS磁盘使用率 (QAS)”修改阈值。

平滑次数为1，HetuEngine QAS磁盘使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，HetuEngine QAS磁盘使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|------------|---------|
| 45003 | 紧急（默认阈值为95%）<br>重要（默认阈值为80%） | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 设备分区名             | 产生告警的磁盘分区。            |
|      | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

磁盘容量不足会导致HetuEngine QAS写入数据失败，影响HetuEngine服务SQL运维的SQL诊断和自动物化视图推荐功能。

## 可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- HetuEngine QAS数据的磁盘配置无法满足业务需求，磁盘使用率达到上限。

## 处理步骤

### 检查阈值设置是否合理

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置”，在服务列表下面，选择“HetuEngine > 磁盘 > QAS磁盘使用率 (QAS)”，查看该告警阈值设置是否合理（默认80%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 根据实际使用情况，单击“操作”列的“修改”修改并保存告警阈值。

**步骤3** 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

### 查看磁盘使用率是否达到上限

**步骤4** 展开告警信息，查看“定位信息”，查看上报告警的QAS角色名称和主机名。

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，单击告警信息中对应的QAS角色名称，进入实例界面，单击“图表”，查看“QAS磁盘使用率”对应的图表中QAS磁盘使用率是否超过阈值（默认为80%）。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤6** 以root用户登录上报告警的QAS实例所在节点的主机。

**步骤7** 执行以下命令进入QAS数据目录，根据需求清理临时文件。

```
cd ${BIGDATA_DATA_HOME}/hetuengine/qas
```

**步骤8** 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选“HetuEngine”，单击“确定”。

**步骤11** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤12** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.295 ALM-45004 HetuEngine 计算实例任务积压

## 告警解释

系统每30秒周期性检测HetuEngine计算实例的运行任务个数，当检测到HetuEngine计算实例的运行任务个数大于50时产生该告警。

HetuEngine计算实例运行的任务个数小于等于50时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45004 | 重要   | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |



| 类别   | 参数名称                    | 参数含义                    |
|------|-------------------------|-------------------------|
|      | 主机名                     | 产生告警的主机名。               |
| 附加信息 | Running Queries Backlog | 产生告警的计算实例租户名和当前超过阈值的大小。 |

## 对系统的影响

HetuEngine计算实例任务积压，会导致该计算实例性能下降，业务SQL响应变慢。

## 可能原因

- 计算实例资源配置过小。
- 业务存在大SQL任务，占用过多计算资源，导致其他提交的任务无资源可用，整个计算实例响应变慢，造成任务积压。

## 处理步骤

### 检查计算实例资源配置是否合理

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > HetuEngine计算实例任务积压”，检查该告警的“附加信息”，查看并记录告警上报的租户名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole Web UI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤4** 在“计算实例”页签，单击对应计算实例所属的租户名的“配置”，查看该计算实例的资源配置是否合理（默认资源配置为最小化配置，可以根据实际需求调节）。
  - 是，执行[步骤8](#)。
  - 否，执行[步骤5](#)。
- 步骤5** 返回计算实例列表，单击“停止实例”，根据界面提示停止计算实例。

### 须知

停止计算实例会影响提交到该计算实例上的业务。

- 步骤6** 单击“配置”，根据实际情况增加计算实例的资源配置，配置完成后单击“确定”，单击“启动实例”，根据界面提示启动实例。
- 步骤7** 等待2分钟，查看告警是否消失。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行[步骤8](#)。

### 查看业务是否存在大SQL任务

- 步骤8** 在“计算实例”页签，展开对应租户下的实例，单击计算实例“WebUI”列的“LINK”，查看所有任务的运行情况。
- 步骤9** 在“Sort”列选择“Execution Time”对运行的任务进行排序，查看是否存在运行时间过长的任务（小时级的任务）。
- 是，执行**步骤10**。
  - 否，执行**步骤12**。
- 步骤10** 联系业务侧根据实际情况结束长时间运行的任务并对业务SQL进行优化。
- 步骤11** 等待2分钟，查看告警是否消失。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤12**。
- 收集故障信息。**
- 步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤13** 在“服务”中勾选“HetuEngine”，单击“确定”。
- 步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。
- 步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.296 ALM-45005 HetuEngine 计算实例 CPU 负载使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测HetuEngine计算实例的平均CPU负载使用率，当检测到HetuEngine计算实例的CPU负载使用率大于90%时产生该告警。

HetuEngine计算实例运行的CPU负载使用率小于等于90%时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45005 | 重要   | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称                            | 参数含义                    |
|------|---------------------------------|-------------------------|
| 定位信息 | 来源                              | 产生告警的集群名称。              |
|      | 服务名                             | 产生告警的服务名称。              |
|      | 角色名                             | 产生告警的角色名称。              |
|      | 主机名                             | 产生告警的主机名。               |
| 附加信息 | Cpu Usage Exceeds The Threshold | 产生告警的计算实例租户名和当前超过阈值的大小。 |

## 对系统的影响

HetuEngine计算实例CPU负载使用率超过阈值，会导致该计算实例性能下降，业务SQL响应变慢。

## 可能原因

- 计算实例资源配置过小。
- 业务存在大SQL任务，占用过多计算资源，导致其他提交的任务无资源可用，整个计算实例响应变慢，造成任务积压。

## 处理步骤

### 检查计算实例资源配置是否合理

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > HetuEngine计算实例任务积压”，检查该告警的“附加信息”，查看并记录告警上报的租户名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole Web UI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤4** 在“计算实例”页签，单击对应计算实例所属的租户名的“配置”，查看该计算实例的资源配置是否合理（默认资源配置为最小化配置，可以根据实际需求调节）。
  - 是，执行[步骤8](#)。
  - 否，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 返回计算实例列表，单击“停止实例”，根据界面提示停止计算实例。

#### 须知

停止计算实例会影响提交到该计算实例上的业务。

**步骤6** 单击“配置”，根据实际情况增加计算实例的资源配置，配置完成后单击“确定”，单击“启动实例”，根据界面提示启动实例。

**步骤7** 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

#### 查看业务是否存在大SQL任务

**步骤8** 在“计算实例”页签，展开对应租户下的实例，单击计算实例“WebUI”列的“LINK”，查看所有任务的运行情况。

**步骤9** 在“Sort”列选择“Execution Time”对运行的任务进行排序，查看是否存在运行时间过长的任务（小时级的任务）。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 联系业务侧根据实际情况结束长时间运行的任务并对业务SQL进行优化。

**步骤11** 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

#### 收集故障信息。

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤13** 在“服务”中勾选“HetuEngine”，单击“确定”。

**步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.297 ALM-45006 HetuEngine 计算实例内存负载使用率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检测HetuEngine计算实例的内存负载使用率，当检测到HetuEngine计算实例的内存负载使用率大于80%时产生该告警。

HetuEngine计算实例运行的内存负载使用率小于等于80%时，告警清除。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45006 | 重要   | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称                               | 参数含义                    |
|------|------------------------------------|-------------------------|
| 定位信息 | 来源                                 | 产生告警的集群名称。              |
|      | 服务名                                | 产生告警的服务名称。              |
|      | 角色名                                | 产生告警的角色名称。              |
|      | 主机名                                | 产生告警的主机名。               |
| 附加信息 | Memory Usage Exceeds The Threshold | 产生告警的计算实例租户名和当前超过阈值的大小。 |

### 对系统的影响

HetuEngine计算实例内存负载使用率超过阈值，会导致该计算实例性能下降，业务SQL响应变慢。

### 可能原因

- 计算实例资源配置过小。
- 业务存在大SQL任务，占用过多计算资源，导致其他提交的任务无资源可用，整个计算实例响应变慢，造成任务积压。

### 处理步骤

检查计算实例资源配置是否合理

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > HetuEngine计算实例任务积压”，检查该告警的“附加信息”，查看并记录告警上报的租户名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole Web UI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤4** 在“计算实例”页签，单击对应计算实例所属的租户名的“配置”，查看该计算实例的资源配置是否合理（默认资源配置为最小化配置，可以根据实际需求调节）。
- 是，执行**步骤8**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 返回计算实例列表，单击“停止实例”，根据界面提示停止计算实例。

---

#### 须知

停止计算实例会影响提交到该计算实例上的业务。

---

- 步骤6** 单击“配置”，根据实际情况增加计算实例的资源配置，配置完成后单击“确定”，单击“启动实例”，根据界面提示启动实例。
- 步骤7** 等待2分钟，查看告警是否消失。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤8**。

#### 查看业务是否存在大SQL任务

- 步骤8** 在“计算实例”页签，展开对应租户下的实例，单击计算实例“WebUI”列的“LINK”，查看所有任务的运行情况。
- 步骤9** 在“Sort”列选择“Execution Time”对运行的任务进行排序，查看是否存在运行时间过长的任务（小时级的任务）。
- 是，执行**步骤10**。
  - 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 联系业务侧根据实际情况结束长时间运行的任务并对业务SQL进行优化。

**步骤11** 等待2分钟，查看告警是否消失。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

#### 收集故障信息。

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤13** 在“服务”中勾选“HetuEngine”，单击“确定”。

**步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.298 ALM-45007 HetuEngine 计算实例 Worker 个数小于阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测HetuEngine计算实例的Worker个数，当检测到HetuEngine计算实例的Worker个数小于初始设置值的80%时产生该告警。

HetuEngine计算实例运行的Worker个数大于等于初始设置值的80%时，告警清除。

告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45007 | 重要   | 业务质量告警 | HetuEngine | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称                  | 参数含义                    |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 定位信息 | 来源                    | 产生告警的集群名称。              |
|      | 服务名                   | 产生告警的服务名称。              |
|      | 角色名                   | 产生告警的角色名称。              |
|      | 主机名                   | 产生告警的主机名。               |
| 附加信息 | Worker Less Threshold | 产生告警的计算实例租户名和当前超过阈值的大小。 |

## 对系统的影响

HetuEngine计算实例Worker个数减少，会导致该计算实例性能下降，业务SQL响应变慢。

## 可能原因

- Yarn资源队列资源不足。
- 运行任务量过大，导致Worker节点OMM内存溢出，从而导致Worker节点减少。

## 处理步骤

### 检查Yarn资源队列资源是否充足

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > HetuEngine计算实例Worker个数小于阈值”，检查该告警的“附加信息”，查看并记录告警上报的租户名。
- 步骤3** 单击“租户资源”，选择对应计算实例的租户，查看该租户的资源配额是否充足。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 根据实际使用情况，增加该租户资源容量的最大百分比。
- 步骤5** 等待5-10分钟，查看告警是否消失。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

### 查看是否业务运行任务量过大

- 步骤6** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤7** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole Web UI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤8** 在“计算实例”页签，展开对应租户下的实例，单击计算实例“WebUI”列的“LINK”，查看所有任务的运行情况。
- 步骤9** 查看正在运行的任务个数是否过大（超过50）。
- 是，执行**步骤10**。
  - 否，执行**步骤12**。
- 步骤10** 联系业务侧根据实际情况调整业务提交方式，或者增加计算实例资源。
- 步骤11** 等待5-10分钟，查看告警是否消失。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤12**。

### 收集故障信息。

- 步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤13** 在“服务”中勾选“HetuEngine”，单击“确定”。
- 步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。
- 步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。



**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.299 ALM-45191 获取 ECS Metadata 失败

## 告警解释

meta首次调用ECS接口获取AK/SK信息前会先调用ECS接口获取Metadata，并缓存在meta中，之后每天刷新一次缓存。当连续三次调用接口失败就会产生该告警。

当meta服务调用ECS接口获取Metadata成功时，告警清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型 | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------|---------|
| 45191 | 重要   | 处理错误告警 | meta | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称。 |

## 对系统的影响

存算分离场景下，集群由于获取不到Metadata导致获取不到最新的临时AK/SK，可能导致访问OBS失败，引起组件业务无法正常处理。

## 可能原因

- MRS集群meta角色状态异常。
- 集群绑定过委托且访问过OBS，但是已经解绑了，现在未绑定委托。

## 处理步骤


### 检查meta角色状态。

- 步骤1** 在集群的FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的▼，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在集群的FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > meta”，单击“实例”，查看告警产生的主机对应的meta角色状态是否正常。
- 是，执行**步骤5**。
  - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 勾选状态异常的角色，选择“更多 > 重启实例”重启异常状态的meta角色。
- 步骤4** 查看当前告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 登录**步骤1**查询到的主机名，查看“/var/log/Bigdata/meta/mrs-meta.log”日志中是否有报错，根据日志进行排查处理。
- 步骤6** 查看当前告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤7**。

### 重新绑定委托

- 步骤7** 登录MapReduce服务管理控制台。
- 步骤8** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称，进入集群概览页面，在运维管理区域，查看集群是否绑定委托。
- 是，执行**步骤10**。
  - 否，执行**步骤9**。
- 步骤9** 单击“委托管理”，重新绑定委托，等待几分钟后查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤10**。

### 收集故障信息

- 步骤10** 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤11** 在“服务”中勾选“meta”，单击“确定”。
- 步骤12** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.300 ALM-45192 获取 IAM securitytoken 失败

### 告警解释

meta调用ECS接口获取AK/SK信息，若对用户设置了权限，则还需要访问IAM接口获取securityToken，当连续三次调用IAM接口失败时就会产生该告警。

当meta服务调用IAM接口成功时，告警清除。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型 | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------|---------|
| 45192 | 重要   | 处理错误告警 | meta | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名称。 |

### 对系统的影响


存算分离场景下，集群由于获取不到最新的securityToken，可能导致配置了细粒度权限的用户访问OBS失败，引起组件业务无法正常处理。


### 可能原因

- MRS集群meta角色状态异常。
- IAM服务异常。

### 处理步骤

**检查meta角色状态。**

**步骤1** 在集群的FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击此告警所在行的，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。

- 步骤2** 在集群的FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > meta”，单击“实例”，查看告警产生的主机对应的meta角色状态是否正常。
- 是，执行**步骤5**。
  - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 勾选状态异常的角色，选择“更多 > 重启实例”重启异常状态的meta角色。
- 步骤4** 查看当前告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 登录**步骤1**查询到的主机名，查看“/var/log/Bigdata/meta/mrs-meta.log”日志中是否有报错，根据日志进行排查处理。
- 步骤6** 查看当前告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤7**。
- 收集故障信息**
- 步骤7** 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤8** 在“服务”中勾选“meta”，单击“确定”。
- 步骤9** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.301 ALM-45275 Ranger 服务不可用

## 告警解释

告警模块按180秒周期检测Ranger服务状态，当检测到Ranger服务异常时，系统产生此告警。

当系统检测到Ranger服务恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45275 | 紧急   | 处理错误告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

Ranger原生UI无法访问，无法执行创建、修改、删除策略等操作。

## 可能原因

- Ranger服务所依赖内部服务DBService故障。
- Ranger服务所依赖内部服务KrbServer故障。
- Ranger服务所依赖内部服务LdapServer故障。
- RangerAdmin角色实例异常。

## 处理步骤

### 检查DBService进程状态。

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-27001 DBService服务不可用”告警。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 参考“ALM-27001 DBService服务不可用”告警帮助指导对DBService服务状态异常进行处理，待DBService告警消除后，查看“Ranger服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

### 检查服务KrbServer状态。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-25500 KrbServer服务不可用”告警。

- 是，执行**步骤4**。

- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”告警帮助指导对KrbServer服务状态异常进行处理，待KrbServer告警消除后，查看“Ranger服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

#### 检查服务LdapServer状态。

**步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-12004 OLdap资源异常”告警。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 参考“ALM-12004 OLdap资源异常”告警帮助指导对LdapServer服务状态异常进行处理，待LdapServer告警消除后，查看“Ranger服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

#### 检查所有RangerAdmin实例。

**步骤7** 以omm用户登录RangerAdmin实例所在节点，执行**ps -ef|grep "proc\_rangeradmin"**命令查看当前节点是否存在RangerAdmin进程。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，重启RangerAdmin故障实例或Ranger服务，重新执行**步骤7**。


**步骤8** 在告警列表中查看“Ranger服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

#### 收集故障信息。

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.302 ALM-45276 RangerAdmin 状态异常

### 告警解释

告警模块按60秒周期检测RangerAdmin状态，当检测到RangerAdmin状态异常时，系统产生此告警。

当系统检测到RangerAdmin状态恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45276 | 重要   | 处理错误告警 | Ranger | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

### 对系统的影响

当存在单个RangerAdmin状态异常时，不影响Ranger原生UI访问；当两个RangerAdmin状态异常时，Ranger原生UI无法访问，无法执行创建、修改、删除策略等操作。

### 可能原因

RangerAdmin端口未启动。

### 处理步骤

端口进程检查。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面告警列表中，单击此告警所在行的▼，查看该告警的主机名。
- 步骤2** 以omm用户登录RangerAdmin状态异常实例所在节点，执行`ps -ef|grep "proc_rangeradmin" | grep -v grep | awk -F ' ' '{print $2}'`命令获取RangerAdmin进程pid，再执行`netstat -anp|grep pid | grep LISTEN`查看RangerAdmin进程是否监听端口，安全模式集群监听21401端口，普通模式集群监听21400端口。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，重启RangerAdmin故障实例或Ranger服务，执行**步骤3**。


**步骤3** 在告警列表中查看“RangerAdmin状态异常”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

#### 收集故障信息

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤6** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.303 ALM-45277 RangerAdmin 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测RangerAdmin服务堆内存使用状态，当连续10次检测到RangerAdmin实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警，堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45277 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |



| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger原生UI无法访问，无法执行创建、修改、删除策略等操作。

## 可能原因

该节点RangerAdmin实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45277 RangerAdmin堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > RangerAdmin堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看RangerAdmin使用的堆内存是否已达到RangerAdmin设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > RangerAdmin > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“RangerAdmin > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明


出现此告警时，说明当前RangerAdmin设置的堆内存无法满足当前RangerAdmin进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“RangerAdmin堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“RangerAdmin使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.304 ALM-45278 RangerAdmin 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测RangerAdmin服务直接内存使用状态，当连续5次检测到RangerAdmin实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时，产生该告警。当RangerAdmin直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45278 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger原生UI无法访问，无法执行创建、修改、删除策略等操作。

## 可能原因

节点RangerAdmin实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45278 RangerAdmin直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > RangerAdmin直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看RangerAdmin使用的直接内存是否已达到RangerAdmin设定的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > RangerAdmin > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“RangerAdmin > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明


出现此告警时，说明当前RangerAdmin设置的直接内存无法满足当前RangerAdmin进程所需的直接内存，建议根据**步骤2**查看“RangerAdmin直接内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为“RangerAdmin使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.305 ALM-45279 RangerAdmin 非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测RangerAdmin服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到RangerAdmin实例非堆内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时产生该告警，非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45279 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger原生UI无法访问，无法执行创建、修改、删除策略等操作。

## 可能原因

该节点RangerAdmin实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

### 检查非堆内存使用率。


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45279 RangerAdmin非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > RangerAdmin非堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看RangerAdmin使用的非堆内存是否已达到RangerAdmin设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > RangerAdmin > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“RangerAdmin > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前RangerAdmin实例设置非堆内存大小无法满足当前RangerAdmin进程所需的非堆内存，建议调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.306 ALM-45280 RangerAdmin 垃圾回收(GC)时间超过 阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测RangerAdmin进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到RangerAdmin进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 45280 | 紧急（默认阈值为20000ms）<br>重要（默认阈值为12000ms） | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

### 对系统的影响

导致RangerAdmin执行创建、修改、删除策略等操作请求响应缓慢。

### 可能原因

该节点RangerAdmin实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

### 处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45280 RangerAdmin进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > RangerAdmin垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看RangerAdmin每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > RangerAdmin > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“RangerAdmin > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

#### 📖 说明

出现此告警时，说明当前RangerAdmin设置的堆内存无法满足当前RangerAdmin进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“RangerAdmin堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“RangerAdmin使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

- 步骤8** 单击右上角的🔧 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.307 ALM-45281 UserSync 堆内存使用率超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测UserSync服务堆内存使用状态，当连续10次检测到UserSync实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警，堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45281 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法同步LDAP用户信息。

## 可能原因

该节点UserSync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45281 UserSync堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > UserSync堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看UserSync使用的堆内存是否已达到UserSync设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > UserSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“UserSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。



### 📖 说明

出现此告警时，说明当前UserSync设置的堆内存无法满足当前UserSync进程所需的堆内存，建议根据[步骤2](#)查看“UserSync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“UserSync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。


**步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.308 ALM-45282 UserSync 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测UserSync服务直接内存使用状态，当连续5次检测到UserSync实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时，产生该告警。当UserSync直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45282 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法同步LDAP用户信息。

## 可能原因

节点UserSync实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45282 UserSync直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”。查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > UserSync直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看UserSync使用的直接内存是否已达到UserSync设定的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > UserSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“UserSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前UserSync设置的直接内存无法满足当前UserSync进程所需的直接内存，建议根据**步骤2**查看“UserSync直接内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为“UserSync使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.309 ALM-45283 UserSync 非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测UserSync服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到UserSync实例非堆内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时产生该告警，非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45283 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法同步LDAP用户信息。

## 可能原因

该节点UserSync实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查非堆内存使用率。**


- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45283 UserSync非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > UserSync非堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看UserSync使用的非堆内存是否已达到UserSync设置的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > UserSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“UserSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前UserSync实例设置非堆内存大小无法满足当前UserSync进程所需的非堆内存，建议调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.310 ALM-45284 UserSync 垃圾回收(GC)时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测UserSync进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到UserSync进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 45284 | 紧急（默认阈值为20000ms）<br>重要（默认阈值为12000ms） | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

UserSync响应缓慢会导致Ranger无法及时同步LDAP用户信息。

## 可能原因

该节点UserSync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45284 UserSync进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > UserSync垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看UserSync每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > UserSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“UserSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

#### 说明


出现此告警时，说明当前UserSync设置的堆内存无法满足当前UserSync进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“UserSync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“UserSync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

- 步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.311 ALM-45285 TagSync 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TagSync服务堆内存使用状态，当连续10次检测到TagSync实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警，堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45285 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法使用TagSync能力。

## 可能原因

该节点TagSync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45285 TagSync堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TagSync堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TagSync使用的堆内存是否已达到TagSync设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > TagSync > 实例配置”，选择“全部配置”，选择“TagSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 📖 说明

出现此告警时，说明当前TagSync设置的堆内存无法满足当前TagSync进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“TagSync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“TagSync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

**步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

### 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

### 参考信息

不涉及。

## 11.312 ALM-45286 TagSync 直接内存使用率超过阈值

### 告警解释

系统每60秒周期性检测TagSync服务直接内存使用状态，当连续5次检测到TagSync实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时，产生该告警。当TagSync直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45286 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |



| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法使用TagSync能力。

## 可能原因

节点TagSync实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45286 TagSync直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TagSync直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TagSync使用的直接内存是否已达到TagSync设置的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > TagSync > 实例配置”，选择“全部配置”，选择“TagSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TagSync设置的直接内存无法满足当前TagSync进程所需的直接内存，建议根据**步骤2**查看“TagSync直接内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为“TagSync使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.313 ALM-45287 TagSync 非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TagSync服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到TagSync实例非堆内存使用率超出阈值（最大内存的80%）时产生该告警，非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45287 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法使用TagSync能力。

## 可能原因

该节点TagSync实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查非堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45287 TagSync非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TagSync非堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TagSync使用的非堆内存是否已达到TagSync设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > TagSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TagSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TagSync实例设置非堆内存大小无法满足当前TagSync进程所需的非堆内存，建议调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.314 ALM-45288 TagSync 垃圾回收(GC)时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TagSync进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到TagSync进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 45288 | 紧急（默认阈值为20000ms）<br>重要（默认阈值为12000ms） | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

TagSync响应缓慢会导致Ranger无法使用TagSync能力。

## 可能原因

该节点TagSync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45288 TagSync垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > TagSync垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TagSync每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。

- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > TagSync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TagSync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

#### 说明

出现此告警时，说明当前TagSync设置的堆内存无法满足当前TagSync进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“TagSync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“TagSync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.315 ALM-45289 PolicySync 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测PolicySync服务堆内存使用状态，当连续10次检测到PolicySync实例堆内存使用率超出阈值（最大内存的95%）时产生该告警，堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45289 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法对接LakeFormation能力。

## 可能原因

该节点PolicySync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45289 PolicySync 堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > PolicySync堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看PolicySync使用的堆内存是否已达到PolicySync设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > PolicySync > 实例配置”，选择“全部配置”，选择“PolicySync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 📖 说明

出现此告警时，说明当前PolicySync设置的堆内存无法满足当前PolicySync进程所需的堆内存，建议根据[步骤2](#)查看“PolicySync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“PolicySync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

**步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.316 ALM-45290 PolicySync 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测PolicySync服务直接内存使用状态，当连续5次检测到PolicySync实例直接内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时，产生该告警。当PolicySync直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45290 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法对接LakeFormation能力。

## 可能原因

节点PolicySync实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45290 PolicySync 直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > PolicySync直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看PolicySync使用的直接内存是否已达到PolicySync设置的阈值（默认值为最大直接内存的90%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > PolicySync > 实例配置”，选择“全部配置”，选择“PolicySync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前PolicySync设置的直接内存无法满足当前PolicySync进程所需的直接内存，建议根据**步骤2**查看“PolicySync直接内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为“PolicySync使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**



- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
- 结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.317 ALM-45291 PolicySync 非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测PolicySync服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到PolicySync实例非堆内存使用率超出阈值（最大内存的90%）时产生该告警，非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45291 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

非堆内存溢出可能导致服务崩溃，服务崩溃会导致Ranger无法对接LakeFormation能力。

## 可能原因

该节点PolicySync实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查非堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45291 PolicySync非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > PolicySync非堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看PolicySync使用的非堆内存是否已达到PolicySync设定的阈值（默认值为最大非堆内存的90%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > PolicySync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“PolicySync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前PolicySync实例设置非堆内存大小无法满足当前PolicySync进程所需的非堆内存，建议调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.318 ALM-45292 PolicySync 垃圾回收(GC)时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测PolicySync进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到PolicySync进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                                 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 45292 | 紧急（默认阈值为20000ms）<br>重要（默认阈值为12000ms） | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
|------|-------------------|-----------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |

## 对系统的影响

PolicySync响应缓慢会导致Ranger无法对接LakeFormation能力。

## 可能原因

该节点PolicySync实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45292 PolicySync 进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > PolicySync垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看PolicySync每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > PolicySync > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“PolicySync > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前PolicySync设置的堆内存无法满足当前PolicySync进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“PolicySync堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“PolicySync使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.319 ALM-45293 Ranger 用户同步异常

### 告警解释

系统每5分钟周期性检测UserSync进程的用户同步情况，当存在同步异常时产生该告警。当用户同步正常时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型   | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|--------|---------|
| 45293 | 重要   | 业务质量告警 | Ranger | 是       |

### 告警变更

| 变更类型 | 变更版本  | 变更描述 | 变更原因 |
|------|-------|------|------|
| 新增   | 3.3.1 | 首次增加 | 首次增加 |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称              | 参数含义             |
|------|-------------------|------------------|
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。       |
|      | 服务名               | 产生告警的服务名称。       |
|      | 角色名               | 产生告警的角色名称。       |
|      | 主机名               | 产生告警的主机名。        |
| 附加信息 | Trigger Condition | Ranger同步用户时存在异常。 |

### 对系统的影响

未同步的用户无法登录Ranager原生页面，无法通过Ranger为未同步的用户设置权限策略，可能导致未同步用户无法访问被Ranger权限控制的服务。

### 可能原因

RangerAdmin实例状态异常。

UserSync实例状态异常。

Ldap服务异常。

## 处理步骤

### UserSync状态异常。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45293 Ranger用户同步异常”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的UserSync实例，查看其状态是否异常。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例 > UserSync”，单击“更多”，选择“重启实例”，或重启Ranger服务。
- 步骤4** 等待5-10分钟后，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### RangerAdmin状态异常。

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“ALM-45276 RangerAdmin状态异常”的告警。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤8**。
- 步骤6** 参考“ALM-45276 RangerAdmin状态异常”告警的处理步骤进行处理。
- 步骤7** 等待5-10分钟后，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤8**。

### Ldap服务异常。

- 步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在“ALM-25000 LdapServer服务不可用”的告警。
- 是，执行**步骤9**。
  - 否，执行**步骤11**。
- 步骤9** 参考“ALM-25000 LdapServer服务不可用”告警的处理步骤进行处理。
- 步骤10** 等待5-10分钟后，观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤11**。

### 收集故障信息。

- 步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤12** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Ranger”。
- 步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.320 ALM-45425 ClickHouse 服务不可用

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测ClickHouseServer实例状态，当检测到ClickHouseServer某个分片的所有实例异常时，系统产生此告警。

当系统检测到该分片的任一ClickHouseServer实例恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45425 | 紧急   | 业务质量告警 | ClickHouse | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义         |
|------|------|--------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称    |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称    |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名     |

## 对系统的影响

ClickHouse服务异常，无法通过FusionInsight Manager对ClickHouse进行集群操作，无法使用ClickHouse服务功能。

## 可能原因

- ZooKeeper服务不可用。

- ClickHouse故障实例节点其组件配置目录下的**metrika.xml**配置信息和ZooKeeper中对应ClickHouse实例配置不一致。

## 处理步骤

### ZooKeeper服务不可用

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中，查看是否有“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警产生。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警帮助指导处理该告警。在告警列表中，查看“ALM-45425 ClickHouse服务不可用”告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤3**。

### 检查ClickHouse实例metrika.xml配置是否正常

**步骤3** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，根据告警信息查看是否存在状态异常的ClickHouse实例。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤11**。

**步骤4** 登录ClickHouse服务异常的实例主机节点，并通过ping其他正常ClickHouse实例节点IP的方式进行网络是否互通验证。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，联系网络管理员修复网络。

**步骤5** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
**kinit 组件业务用户**  
**clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 9440 --secure**
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：  
**clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 9000**

查询macros.id对应的值：

```
select substitution from system.macros where macro='id';
```

**步骤6** 登录ZooKeeper客户端所在主机节点，执行以下命令登录ZooKeeper客户端工具。

切换到客户端安装目录。

例如：**cd /opt/client**

执行以下命令配置环境变量。



**source bigdata\_env**

执行以下命令进行用户认证。(普通模式跳过此步骤)

**kinit 组件业务用户**

执行以下命令登录客户端工具。

**zkCli.sh -server ZooKeeper角色实例所在节点业务IP: clientPort**

**步骤7** 使用如下命令检查ClickHouse集群拓扑信息是否能正常获取到。

**get /clickhouse/config/步骤5中的macros.id对应的值/metrika.xml**

- 是，执行**步骤8**。
- 否，不能正常获取则执行**步骤11**。

**步骤8** 登录ClickHouse服务异常的实例主机节点，进入当前ClickHouse实例配置目录。

**cd \${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_ClickHouse\_版本号/  
X\_X\_ClickHouseServer/etc****cat metrika.xml**

**步骤9** 检查**步骤7**中获取的ZooKeeper上的集群拓扑信息是否与**步骤8**中组件配置目录下的metrika.xml是否一致。

- 是，如果确认告警还未恢复则执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤10** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 更多 > 同步配置”，等待五分钟，查看服务状态是否良好，告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

**收集故障信息**

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤13** 在“主机”中选择对应的主机。

**步骤14** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤15** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.321 ALM-45426 ClickHouse 服务在 ZooKeeper 的数量配额使用率超过阈值

### 告警解释

告警模块按60秒周期检测ClickHouse服务在ZooKeeper的数量配额使用百分比，当检测到使用百分比超过阈值（90%），系统产生此告警。

当系统检测到使用百分比低于阈值，且告警处理完成时，告警恢复。

### 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|------------|---------|
| 45426 | 紧急（默认阈值为95%）<br>重要（默认阈值为90%） | 业务质量告警 | ClickHouse | 是       |

### 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义         |
|------|------|--------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称    |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称    |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名     |

### 对系统的影响

ClickHouse在ZooKeeper的数量配额超过阈值后，无法通过FusionInsight Manager对ClickHouse进行集群操作，无法使用ClickHouse服务功能。

### 可能原因

- ClickHouse在使用过程中，如表创建、插入或删除表数据等操作时，ClickHouse会在ZooKeeper的节点中创建znode，随着业务量的增加该znode实际数量可能会超过配置的阈值。
- ClickHouse在ZooKeeper上的元数据目录/clickhouse未设置有效的配额限制。

### 处理步骤

检查ClickHouse在ZooKeeper的znode节点创建数量

**步骤1** 登录ZooKeeper客户端所在主机节点，执行以下命令登录ZooKeeper客户端工具。  
切换到客户端安装目录。

例如：`cd /opt/client`

执行以下命令配置环境变量。

`source bigdata_env`

执行以下命令进行用户认证。(普通模式跳过此步骤)

`kinit 组件业务用户`

执行以下命令登录客户端工具。

`zkCli.sh -server ZooKeeper角色实例所在节点业务IP: clientPort`

**步骤2** 执行如下命令查看ZooKeeper上ClickHouse使用的配额情况，查看配额信息是否设置正常。

`listquota /clickhouse`

```
absolute path is /zookeeper/quota/clickhouse
Quota for path /clickhouse does not exist.
```

如上显示为ClickHouse使用的配额信息设置异常，执行**步骤3**。

否则，执行**步骤5**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索“quotas.auto.check.enable”，检查参数的值是否为“true”。

如果“quotas.auto.check.enable”参数设置不为“true”，则修改该参数为“true”，单击“保存”保存配置。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 更多 > 同步配置”，执行ClickHouse同步配置操作，同步配置成功后，执行**步骤1**。

**步骤5** 检查计算返回的结果中Output stat的count值与Output quota的count值之比是否大于0.9。

`listquota /clickhouse`

```
absolute path is /zookeeper/quota/clickhouse
Output quota for /clickhouse count=200000,bytes=1000000000
Output stat for /clickhouse count=2667,bytes=60063
```

如上，Output stat对应的count为：2667，Output quota的count为：200000。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，等待五分钟查看告警是否清除，如果还没有清除请执行**步骤8**。

**步骤6** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，搜索“clickhouse.zookeeper.quota.node.count”参数，将该参数的值调整为**步骤5**中Output stat的count值的2倍，6000000为上限，超过6000000存在较高风险，请谨慎配置。

**步骤7** 重启告警信息对应的ClickHouse实例，等待五分钟，查看告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，再次执行**步骤6**，等待五分钟，查看告警是否消除，如果还没有清除请执行**步骤8**。

收集故障信息

- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。
- 步骤10** 在“主机”中选择对应的主机。
- 步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.322 ALM-45427 ClickHouse 服务在 ZooKeeper 的容量配额使用率超过阈值

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测ClickHouse服务在ZooKeeper的容量配额使用百分比，当检测到使用百分比超过阈值（90%），系统产生此告警。

当系统检测到使用百分比低于阈值，且告警处理完成时，告警恢复。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别                         | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------------------------------|--------|------------|---------|
| 45427 | 紧急（默认阈值为95%）<br>重要（默认阈值为90%） | 业务质量告警 | ClickHouse | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义      |
|------|------|-----------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称 |

| 类别 | 参数名称 | 参数含义     |
|----|------|----------|
|    | 主机名  | 产生告警的主机名 |

## 对系统的影响

ClickHouse在ZooKeeper的容量配额超过阈值后，无法通过FusionInsight Manager对ClickHouse进行集群操作，无法使用ClickHouse服务功能。

## 可能原因

- ClickHouse在使用过程中，如表创建、插入或删除表数据等操作时，ClickHouse会在ZooKeeper的节点中创建znode，随着业务量的增加该znode实际容量可能会超过配置的阈值。
- ClickHouse在ZooKeeper上的元数据目录/clickhouse未设置有效的配额限制。

## 处理步骤

### 检查ClickHouse在ZooKeeper的znode节点容量值

**步骤1** 登录ZooKeeper客户端所在主机节点，执行以下命令登录ZooKeeper客户端工具。

切换到客户端安装目录。

例如：`cd /opt/client`

执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

执行以下命令进行用户认证。(普通模式跳过此步骤)

```
kinit 组件业务用户
```

执行以下命令登录客户端工具。

```
zkCli.sh -server ZooKeeper角色实例所在节点业务IP: clientPort
```

**步骤2** 执行如下命令查看ZooKeeper上ClickHouse使用的配额情况，查看配额信息是否设置正常。

```
listquota /clickhouse
```

```
absolute path is /zookeeper/quota/clickhouse
Quota for path /clickhouse does not exist.
```

- 如上显示为ClickHouse使用的配额信息设置异常，执行**步骤3**。
- 否则，执行**步骤5**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索“quotas.auto.check.enable”，检查参数的值是否为“true”。

如果“quotas.auto.check.enable”参数设置不为“true”，则修改该参数为“true”，单击“保存”保存配置。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 更多 > 同步配置”，执行ClickHouse同步配置操作，同步配置成功后，执行**步骤1**。

**步骤5** 计算返回的结果中Output stat的bytes值与Output quota的bytes值之比是否大于0.9。

#### listquota /clickhouse

```
absolute path is /zookeeper/quota/clickhouse
Output quota for /clickhouse count=200000,bytes=1000000000
Output stat for /clickhouse count=2667,bytes=60063
```

如上，Output stat对应的bytes为：60063，Output quota的bytes为：1000000000。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，等待五分钟查看告警是否清除，若还未消除，执行**步骤8**。

**步骤6** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，搜索“clickhouse.zookeeper.quota.size”参数，将该参数的值调整为**步骤5**中Output stat的bytes值的2倍，6000000为上限，超过6000000存在较高风险，请谨慎配置。

**步骤7** 重启告警信息对应的ClickHouse实例，等待五分钟，查看告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，再次执行**步骤6**，等待五分钟，查看告警是否消除，若还未消除，执行**步骤8**。

#### 收集故障信息

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤10** 在“主机”中选择对应的主机。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.323 ALM-45428 ClickHouse 磁盘 IO 异常

### 告警解释

告警模块按60秒周期检测ClickHouse在读写过程中有EIO或者EROFS错误，系统产生此告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别     | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|----------|--------|------------|---------|
| 45428 | 重要（默认级别） | 业务质量告警 | ClickHouse | 否       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义      |
|------|------|-----------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名  |

## 对系统的影响

- ClickHouse读写数据异常，本地表的INSERT、SELECT和CREATE操作概率异常，分布式表基本不受影响。
- 影响业务，会导致IO失败。

## 可能原因

磁盘老化或者磁盘坏道。

## 处理步骤

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45428 ClickHouse 磁盘IO异常告警”，查看“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 使用PuTTY工具，以root用户登录故障所在节点。
- 步骤3** 执行命令df -h查看挂载目录，找到故障告警目录挂载的磁盘。
- 步骤4** 执行命令smartctl -a /dev/sd故障磁盘，进行磁盘检测，其中“故障磁盘”为步骤3查询到的磁盘。
  - 若检测结果如下图所示，其中“SMART Health Status: OK”，表示当前磁盘是健康的，执行步骤6。

```
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: OK

Current Drive Temperature: 26 C
Drive Trip Temperature: 60 C

Manufactured in week 50 of year 2018
Specified cycle count over device lifetime: 10000
Accumulated start-stop cycles: 25
Specified load-unload count over device lifetime: 300000
Accumulated load-unload cycles: 356
Elements in grown defect list: 0
```

- 若检测结果如下图所示，其中“Elements in grown defect list”后面的数字非零，则说明磁盘可能存在坏道，或“SMART Health Status: FAILURE”，则说明磁盘处于亚健康状态。

```
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: FAILURE PREDICTION THRESHOLD EXCEEDED: ascq=0x5 [asc=5d, ascq=5]
Current Drive Temperature: 30 C
Drive Trip Temperature: 60 C
Manufactured in week 50 of year 2018
Specified cycle count over device lifetime: 10000
Accumulated start-stop cycles: 28
Specified load-unload count over device lifetime: 300000
Accumulated load-unload cycles: 354
Elements in grown defect list: 5344
Vendor (Separate) cache information
```

**步骤5** 确认处理完成后，可在FusionInsight Manager页面，手动清除该告警，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，处理完毕。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤8** 在“主机”中选择对应的主机。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

确认告警已无影响，可手工清除告警。

## 参考信息

不涉及。

## 11.324 ALM-45429 ClickHouse 扩容节点上同步表元数据失败

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.1.2及之后版本。

## 告警解释

ClickHouse扩容时创建分布式表对应的本地表失败时产生该告警。



## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45429 | 重要   | 业务质量告警 | ClickHouse | 否       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

查询分布式表失败。

## 可能原因

扩容过程中已有节点停止或故障。

## 处理步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”。

**步骤2** 查看是否有停止、退服或故障的实例。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 启动实例，或修复实例故障，直到所有实例运行状态都是良好。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，找到本告警，根据定位信息找到故障主机。

**步骤5** 使用omm用户登录故障主机。

**步骤6** 执行如下命令初始化环境变量：

```
source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/
*_ClickHouseServer/etc/ENV_VARS

source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/
*_ClickHouseServer/etc/clickhouse-env.sh

export CLICKHOUSE_CONF_DIR=${CLICKHOUSE_CONF_DIR}
```

**步骤7** 执行以下命令，运行元数据同步工具，从已有节点上同步元数据到故障节点：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/install/FusionInsight-ClickHouse-*/clickhouse/sbin/clickhouse-create-meta.sh true
```

**步骤8** 执行以下命令，查看日志信息，确认元数据是否已经被同步。

```
vim /var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/start.log
```

- 若同步完成，执行**步骤9**。
- 若同步失败，执行**步骤10**。

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在“告警ID”列找到对应告警项，单击“操作”列中的“清除”，在弹出界面单击“确定”，即可手动清除告警。

**收集故障信息。**

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”，单击“确定”。

**步骤12** 在“主机”中选择对应的主机。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.325 ALM-45430 ClickHouse 扩容节点上同步权限元数据失败

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.1.2及之后版本。

## 告警解释

ClickHouse扩容时同步用户和权限信息失败时产生该告警。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45430 | 重要   | 业务质量告警 | ClickHouse | 否       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义       |
|------|------|------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名。  |

## 对系统的影响

已创建的用户在本节点无操作权限。

## 可能原因

扩容过程中已有节点停止或故障。

## 处理步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”。

**步骤2** 查看是否有停止、退服或故障的实例。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 启动实例，或修复实例故障，直到所有实例运行状态都是良好。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，找到本告警，根据定位信息找到故障主机。

**步骤5** 使用omm用户登录故障主机。

**步骤6** 执行如下命令初始化环境变量：

```
source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/
*_ClickHouseServer/etc/ENV_VARS

source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/
*_ClickHouseServer/etc/clickhouse-env.sh

export CLICKHOUSE_CONF_DIR=${CLICKHOUSE_CONF_DIR}
```

**步骤7** 执行以下命令，运行元数据同步工具，从已有节点上同步元数据到故障节点：

```
sh ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/install/FusionInsight-ClickHouse-*/clickhouse/sbin/clickhouse-create-meta.sh true
```

**步骤8** 执行以下命令，查看日志信息，确认元数据是否已经被同步。

```
vim /var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/start.log
```

若同步完成，执行**步骤9**。

若同步失败，执行**步骤10**。

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在“告警ID”列找到对应告警项，单击“操作”列中的“清除”，在弹出界面单击“确定”，即可手动清除告警。

**收集故障信息。**

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”，单击“确定”。

**步骤12** 在“主机”中选择对应的主机。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.326 ALM-45434 ClickHouse 组件数据表中存在单副本

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.2.1及之后版本。

## 告警解释

ClickHouse组件开启自定义逻辑集群后，当检测到某个自定义逻辑集群存在单副本时，系统产生此告警。

当检测到自定义逻辑集群使用多副本时，告警自动清除。

## 告警属性

| 告警ID  | 告警级别 | 告警类型   | 业务类型       | 是否可自动清除 |
|-------|------|--------|------------|---------|
| 45434 | 重要   | 业务质量告警 | ClickHouse | 是       |

## 告警参数

| 类别   | 参数名称 | 参数含义         |
|------|------|--------------|
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称 |
|      | 服务名  | 产生告警的服务名称    |
|      | 角色名  | 产生告警的角色名称    |
|      | 主机名  | 产生告警的主机名     |

## 对系统的影响


ClickHouse组件中存在单副本，当出现硬件故障时，无法恢复数据。

## 可能原因

ClickHouse节点其组件配置目录下的**metrika.xml**配置信息中存在单副本配置。

## 处理步骤

### 检查ClickHouse实例metrika.xml配置是否正常

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面告警列表中，单击此告警所在行的，查看该告警的主机名。在“主机”页面，根据对应的主机名，查看主机IP。
- 步骤2** 登录ClickHouse服务异常的实例主机节点，进入当前ClickHouse实例配置目录，执行如下命令：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_版本号/
x_x_ClickHouseServer/etc

cat metrika.xml
```
- 步骤3** 查看每个自定义逻辑集群中shard节点的数量，确认是否存在单副本，执行**步骤4**。

### 📖 说明

如果一个shard中只包含一个节点，则表示集群中存在单副本逻辑集群，如下所示：

```
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>host-name 1</host>
<port>port</port>
<user>clickhouse</user>
<password/>
</replica>
</shard>
```

### 收集故障信息

- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤5** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。
- 步骤6** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。
- 步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.327 ALM-45440 ClickHouse 副本间不一致

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.2.1及之后版本。

## 告警解释

当ClickHouse副本数大于1时，系统周期性对复制表进行检查，若数据不同步，则发送告警。副本间所有复制表数据同步后，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45440	次要	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	表名	产生告警的表名。

## 对系统的影响

当本地复制表在副本之间业务数据不一致时，会影响ClickHouse复制表数据的可靠性，造成数据差异，影响分布式表的查询结果。

## 可能原因

- ClickHouse业务压力过大。
- ClickHouse与ZooKeeper连接发生异常。

## 处理步骤

### 检查ClickHouse业务压力是否过大

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的库名、表名、角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
`kinit 组件业务用户`  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 9440 --secure`
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 9000`

**步骤3** 执行以下语句，查询系统表判断是否有业务频繁写入，若有相关业务，等待业务执行完成，查看告警是否清除。

```
SELECT query_id, user, FQDN(), elapsed, query FROM system.processes ORDER BY query_id;
```

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤4](#)。

**步骤4** 和用户确认是否有大批量数据写入，若是，请等待任务结束之后，查看告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 执行如下语句检查副本是否同步。

```
select table,absolute_delay, queue_size, inserts_in_queue, merges_in_queue
from system.replicas where absolute_delay > 0 order by absolute_delay desc
limit 10;
```

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤6** 若有inserts\_in\_queue中有大量待插入内容，则执行如下SQL查询副本同步队列，查看错误原因。

```
SELECT
database,table,type,any(last_exception),any(postpone_reason),min(create_time),
max(last_attempt_time),max(last_postpone_time),max(num_postponed)
AS max_postponed,max(num_tries) AS max_tries,min(num_tries) AS
min_tries,countIf(last_exception != '') AS count_err,countIf(num_postponed >
0) AS count_postponed,countIf(is_currently_executing) AS
count_executing,count() AS count_all FROM system.replication_queue GROUP
BY database,table,type ORDER BY count_all DESC
```

查看结果是否出现错误类似：

```
Not executing fetch of part xxx because n fetches already executing, max n
```

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤7** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，查看参数“background\_pool\_size”值是否为节点核数的2倍。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤8** 设置该参数值为节点核数的2倍，并同步配置，等待一段时间，查看告警是否消失。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤9**。

#### 检查ClickHouse与ZooKeeper连接是否异常

**步骤9** 登录ClickHouseServer实例所在节点，进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/\*\_ClickHouseServer/etc”查看“config.xml”中ClickHouseServer与ZooKeeper之间的端口配置是否一致，如下加粗部分所示：

#### 说明

查看ZooKeeper端口号：在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，参数“clientPort”的值即ZooKeeper端口号。

```
<zookeeper>
<session_timeout_ms>10000</session_timeout_ms>
<node index="1">
<host>server-2110082001-0019</host>
<port>24002</port>
```



```
</node>
<node index="2">
 <host>server-2110082001-0018</host>
 <port>24002</port>
</node>
<node index="3">
 <host>server-2110082001-0017</host>
 <port>24002</port>
</node>
</zookeeper>
```

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤10](#)。

**步骤10** 修改该端口号为ZooKeeper端口号，重启ClickHouseServer实例，查看告警是否消失。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤11](#)。

#### 收集故障信息

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤13** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤14** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤15** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.328 ALM-45441 ZooKeeper 连接断开

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

系统每分钟检测一次ClickHouse和ZooKeeper的连接情况，如果检测连接失败，系统产生告警（告警原因为ZooKeeper连接异常）。如果连续3次检测连接失败，系统产生告警（告警原因为ZooKeeper连接断开）。

当系统检测到有一次连接成功，告警自动清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45441	紧急	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当ClickHouse与Zookeeper断连，将无法正常使用ClickHouse服务。

## 可能原因

- ZooKeeper状态异常。
- ClickHouse业务压力过大。

## 处理步骤

### 检查ZooKeeper状态是否异常

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > quorumpeer”。

**步骤2** 查看ZooKeeper各实例是否正常。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 选中运行状态不为良好的实例，选择“更多 > 重启实例”。

**步骤4** 查看实例重启后运行状态是否为良好。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤5** 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

### 检查ClickHouse业务压力是否过大

**步骤6** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤7** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：

```
kinit 组件业务用户
```

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 9440 --secure
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 9440
```

**步骤8** 执行以下语句，查询系统表判断是否有业务频繁写入，若有相关业务，等待业务执行完成，查看告警是否清除。

```
SELECT query_id, user, FQDN(), elapsed, query FROM system.processes ORDER BY query_id;
```

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤9](#)。

**步骤9** 和用户确认是否有大批量数据写入，若是，请等待任务结束之后，查看告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行[步骤10](#)。

### 收集故障信息

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤12** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.329 ALM-45442 SQL 并发数过高

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### 告警解释

告警模块按30秒周期检测ClickHouse服务的实际并发数，若并发数超过界面配置的并发阈值，系统产生此告警。

当系统检测到实际并发数低于并发阈值时，告警恢复。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45442	重要	业务质量告警	ClickHouse	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

### 对系统的影响

当SQL并发数过高时，会消耗大量的系统资源，导致系统的响应时间变慢。

### 可能原因

ClickHouse业务压力过大。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > ClickHouse > 实例”，根据告警信息，选择对应实例，选择“图表 > 并发数”，即可查看实际的SQL并发数是否大于SQL并发阈值。
  - 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 和用户确认业务是否在告警时间段内有大量的任务在执行。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > ClickHouse > 并发数”，调整并发数阈值，或等待任务结束之后，查看告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

#### 收集故障信息

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤7** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.330 ALM-45443 集群存在慢 SQL 查询

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

系统每隔1分钟检测ClickHouse的慢SQL，当检测到有SQL的执行时间大于等于慢SQL阈值时，系统产生此告警。

当系统检测到SQL执行时间小于慢SQL阈值时，告警自动清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45443	重要	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

ClickHouse服务的性能下降，影响其他业务的响应时间，若慢SQL的量过大，可能会导致服务不可用。

## 可能原因

- ClickHouse业务压力过大。
- SQL语句执行耗时较长。

## 处理步骤

### 检查ClickHouse业务压力是否过大

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
`kinit 组件业务用户`  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port --secure`
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port`

**步骤3** 执行以下语句，查询系统表判断是否有业务频繁写入，若有相关业务，等待业务执行完成，查看告警是否清除。

```
SELECT query_id, user, FQDN(), elapsed, query FROM system.processes ORDER BY query_id;
```

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤4**。

### 检查SQL语句执行是否耗时较长

**步骤4** 查看告警对象所属的逻辑集群。登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群 > 查询管理 > 正在进行的慢查询”。在界面上查看哪些SQL执行耗时较长，和客户进行确认，进行业务进行调整，对慢SQL语句进行优化，是否能优化成功。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 请等待SQL执行结束之后，查看告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤8** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.331 ALM-45444 ClickHouse 进程异常

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

ClickHouse实例健康检查模块30秒检查一次，如果连续失败的次数超过配置的阈值，则触发上报告警，此时ClickHouse进程可能处于停止响应状态，无法正常执行业务。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45444	紧急	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当ClickHouse进程异常时，会导致业务无法正常执行。

## 可能原因

ClickHouse进程运行异常。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
`kinit 组件业务用户`  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 9440 --secure`
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：  
`clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 9000`

**步骤3** 执行以下语句，查看是否可以正常返回结果。

```
SELECT 1;
```

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 等待几分钟查看告警是否消失。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

### 收集故障信息

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。



- 步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。
- 步骤7** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.332 ALM-45445 ClickHouse 写入分布式表时发送数据文件到远端分片失败

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.1及之后版本。

## 告警解释

ClickHouse实例分布式表检查模块300秒检查一次，如果连续失败的次数超过配置的阈值，则触发上报告警，此时ClickHouse写入分布式表的节点无法正常发送数据文件到远端分片节点。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45445	重要	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警变更

变更类型	变更版本	变更描述	变更原因
新增	3.3.1	首次增加	首次增加

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当ClickHouse写入分布式表节点发送数据文件到远端分片节点失败时，会导致执行分布式表查询等操作结果异常。

## 可能原因

ClickHouse某些分片节点状态异常。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：

```
kinit 组件业务用户
```

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 9440 --secure
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 9000
```

**步骤3** 执行如下SQL语句，根据data\_path的值获取对应的分片，例如data\_path为“/srv/Bigdata/clickhouse/data1.../shard2\_all\_replicas”，则分片为shard2。

```
select database, table, data_path, data_files, error_count from system.distribution_queue where data_files != 0 and error_count != 0;
```

**步骤4** 执行下面SQL语句，获取发送异常的分片（与**步骤3**中分片编号相同的shard\_num对应的分片）节点IP（系统表system.clusters中host字段值）。

```
select * from system.clusters;
```

**步骤5** 登录**步骤4**获取的ClickHouse节点，参考**步骤2**连接服务端，并执行以下语句，查看是否可以正常返回结果。

```
SELECT 1;
```

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 等待几分钟查看告警是否消失。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

#### 收集故障信息

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。

**步骤9** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.333 ALM-45446 ClickHouse 的 mutation 任务长时间未执行完成

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.1及之后版本。

## 告警解释

系统每隔5分钟检测一次mutation任务，当检测到有正在执行的mutation任务且运行时间大于等于5分钟，系统产生告警；当没有检测到正在运行的mutation任务或mutation任务运行时间小于5分钟时，告警自动消除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45446	次要	业务质量告警	ClickHouse	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

- 占用服务器资源，ClickHouse服务的性能下降。
- 数据不一致。

## 可能原因

数据量过大，导致mutation任务执行缓慢或者mutation任务执行卡住。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名以及确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 登录客户端的节点，执行如下命令：

```
cd {客户端安装路径}
```

```
source bigdata_env
```

- 安全模式（开启Kerberos）：

```
kinit 组件业务用户
```

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --port 21427 --secure
```

- 普通模式（关闭Kerberos）：

```
clickhouse client --host 上报告警的ClickHouseServer实例IP --user 用户名 --password --port 21423
```

**步骤3** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，在搜索框中检索slow\_mutation\_cost\_time参数的值，并将参数值填充到以下SQL语句中，并执行以下语句，查看是否有结果返回。

```
SELECT * FROM system.mutations WHERE is_done = 0 AND create_time < now() - INTERVAL 参数值 SECOND
```

### 📖 说明

“参数值”请填写实际的slow\_mutation\_cost\_time参数的值。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

- 步骤4** 等待一段时间，再次执行**步骤3**的语句，返回结果字段parts\_to\_do中的值是否在变小。
- 是，等待mutation任务完成即可。
  - 否，执行**步骤5**。

```

database | table | mutation_id | command | parts_to_do_names | parts_to_do
default | test123_local | 0000000032 | UPDATE address = 'wuhan' WHERE 1 = 1 | ['202312_0_027_4_31400', '202312_623_747_3_1400', '202312_748_912_3_1400', '202312_913_1051_3_1400'] | 4

```

- 步骤5** 如果parts\_to\_do的值一直没有变，可以结束mutation任务，执行以下语句后，再次执行**步骤3**的语句，查看当前mutation任务是否在返回结果列表中。

**KILL MUTATION WHERE database = '数据库名称' AND table = '表名称' AND mutation\_id = 'mutation ID'**

- 是，执行**步骤6**。
- 否，操作结束。

```

192.168.13.130 ~? SELECT * FROM system.mutations WHERE 1=1 AND create_time < now() - INTERVAL 3000000
SELECT * FROM system.mutations WHERE 1=1 AND create_time < now() - INTERVAL 3000000
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272
-----TABLE-----
database | table | mutation_id | command | mutation_address | mutation_status | create_time | block_numbers | partition_id | block_numbers.number | parts_to_do_names | parts_to_do | is_active
-----TABLE-----
default | test123_local | 0000000032 | UPDATE address = 'wuhan' WHERE 1 = 1 | 2024.03.20.2010116 | [1] | 2024.03.20.2010116 | [1] | 202312_0_027_4_31400 | 4 | 4
default | test123_local | 0000000032 | UPDATE address = 'wuhan' WHERE 1 = 1 | 2024.03.20.2010116 | [1] | 2024.03.20.2010116 | [1] | 202312_623_747_3_1400 | 4 | 4
default | test123_local | 0000000032 | UPDATE address = 'wuhan' WHERE 1 = 1 | 2024.03.20.2010116 | [1] | 2024.03.20.2010116 | [1] | 202312_748_912_3_1400 | 4 | 4
default | test123_local | 0000000032 | UPDATE address = 'wuhan' WHERE 1 = 1 | 2024.03.20.2010116 | [1] | 2024.03.20.2010116 | [1] | 202312_913_1051_3_1400 | 4 | 4
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272
KILL MUTATION WHERE (database = 'default') AND (table = 'test123_local') AND (mutation_id = '0000000032')
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272
KILL MUTATION WHERE (database = 'default') AND (table = 'test123_local') AND (mutation_id = '0000000032')
Query ID: 20231213_0232_4649_8656_56034318272

```

**收集故障信息**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“ClickHouse”。
- 步骤8** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。
- 步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 11.334 ALM-45585 IoTDB 服务不可用

### 告警解释

系统每300秒周期性检测IoTDB服务状态，当检测到IoTDB服务不可用时产生该告警。IoTDB服务恢复时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45585	紧急	处理错误告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Details	对告警信息的补充。

## 对系统的影响

用户无法正常使用IoTDB服务。

## 可能原因

- KrbServer服务异常。
- 50%以上IoTDBServer实例发生故障。
- 连接IoTDBServer JMX失败，导致获取节点状态失败。
- 磁盘老化或者磁盘损坏。

## 处理步骤

### 检查IoTDB依赖的KrbServer服务异常

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在“告警ID”为“45585”的“定位信息”中查看产生该告警的主机名并确认IP地址。

**步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-25500 KrbServer服务不可用”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”章节处理对应的告警。

**步骤4** ALM-25500告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

### 检查IoTDBServer实例是否故障

**步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”。

**步骤6** 查看运行状态为“故障”的数量是否超过总数的50%并尝试重启故障IoTDBServer实例，检查运行状态是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

### 检查IoTDBServer实例是否正常启动

**步骤7** 登录**步骤1**中查看到的主机，切换至omm用户，执行jps命令后查看结果中是否有IoTDBServer进程存在。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，勾选上报告警所在节点的IoTDBServer实例，选择“更多 > 重启实例”。

**步骤9** 实例重启成功后，等待几分钟，查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

#### 检查磁盘

**步骤10** 检查上报告警的主机的磁盘是否存在，或将该主机的磁盘更换到其他机器上运行后是否可正常使用。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

#### 收集故障信息。

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.335 ALM-45586 IoTDBServer 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测IoTDBServer进程堆内存使用状态，当检测到IoTDBServer进程堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45586	紧急（默认阈值为100%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

IoTDBServer进程堆内存使用率过高，会影响IoTDBServer进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致IoTDBServer进程不可用。

## 可能原因

该节点IoTDB进程堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，弹出告警页面，选中“告警ID”为“45586”的告警，在该页面的告警详情里查看“定位信息”中的角色名并确认实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 实例”，单击告警上报的IoTDBServer，进入实例“概览”页面。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存”，勾选“IoTDBServer堆内存使用率”，单击“确定”，查看IoTDBServer进程使用的堆内存是否已达到IoTDBServer进程设定的最大堆内存的设定阈值（默认90%）。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。



**步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 配置”，单击“全部配置”，选择“IoTDBServer > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大。

#### 说明

- “-Xmx”的值默认2G。
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
- 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。

**步骤4** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

#### 收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.336 ALM-45587 IoTDBServer 垃圾回收（GC）时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测IoTDBServer进程的垃圾回收（GC）时间，当检测到IoTDBServer进程的垃圾回收（GC）连续3次超过阈值时产生该告警。用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > IoTDB > GC > IoTDBServer垃圾回收（GC）总时间（IoTDBServer）”来修改阈值。当IoTDBServer垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45587	紧急（默认阈值为30000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

IoTDBServer进程的垃圾回收（GC）时间过长，可能影响该IoTDBServer进程正常提供服务。

## 可能原因

该节点IoTDBServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

**检查GC时间。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，弹出告警页面，选中“告警ID”为“45587”的告警，在该页面的告警详情里查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 实例”，单击告警上报的IoTDBServer，进入实例“概览”页面。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”，勾选“IoTDBServer垃圾回收（GC）总时间”，单击“确定”，查看IoTDBServer进程的GC时间是否大于12秒。

- 是，执行**步骤3**。

- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 配置”，单击“全部配置”，选择“IoTDBServer > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大。

#### 说明

- “-Xmx”的值默认2G。
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
- 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。

**步骤4** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

#### 收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.337 ALM-45588 IoTDBServer 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测IoTDBServer进程直接内存使用状态，当连续5次检测到IoTDBServer实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。当IoTDBServer直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45588	紧急（默认阈值为100%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

直接内存溢出可能导致服务崩溃。

## 可能原因

节点IoTDBServer实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，弹出告警页面，选中“告警ID”为“45588”的告警，在该页面的告警详情里查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 实例”，单击告警上报的IoTDBServer，进入实例“概览”页面。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存 > IoTDBServer直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看IoTDBServer使用的直接内存是否已达到IoTDBServer设定的阈值（默认值为最大直接内存的90%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > IoTDB > 配置”，单击“全部配置”，选择“IoTDBServer > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

#### 📖 说明

- 出现该告警时，说明当前IoTDBServer设置的直接内存无法满足当前IoTDBServer进程所需的直接内存。
- 建议将参数“GC\_OPTS”中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值设置为“IoTDBServer进程使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。
- IoTDBServer进程使用的直接内存大小可以通过“定制 > 内存 > IoTDBServer直接内存资源状况”获取。若“GC\_OPTS”中没有参数“-XX:MaxDirectMemorySize”，则需进行手动添加。

**步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“IoTDBServer”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.338 ALM-45589 ConfigNode 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测ConfigNode进程堆内存使用状态，当检测到ConfigNode进程堆内存使用率超出阈值时产生该告警。当ConfigNode进程堆内存使用率小于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45589	重要（默认阈值为100%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


ConfigNode进程堆内存使用率过高，会影响ConfigNode进程运行的性能，甚至造成内存溢出导致ConfigNode进程不可用。

## 可能原因

该节点配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查堆内存配置。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确认实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，单击**步骤1**获取到的IP地址对应的ConfigNode，在“概览”界面查看图表“ConfigNode堆内存使用率”是否已达到ConfigNode进程设定的最大堆内存的阈值。

如果界面未显示该图表，需单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存”，勾选“ConfigNode堆内存使用率”，单击“确定”，即可查看。

### 说明

ConfigNode设定的最大堆内存的阈值可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > IoTDB > 内存 > ConfigNode堆内存使用率 (ConfigNode)”查看。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，选择“ConfigNode > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大，并保存配置。

#### 📖 说明

- “-Xmx”的值默认2G。
- 如果该告警偶然发生，参数“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值按照1倍速率调大。
- 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。

**步骤4** 选择“概览 > 重启服务”，重启IoTDB服务使配置生效。

**步骤5** 等待120s左右，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

#### 收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤8** 在“主机”勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.339 ALM-45590 ConfigNode 垃圾回收（GC）时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间，当检测到ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间连续3次超过阈值时产生该告警。当ConfigNode垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警清除。

#### 📖 说明

可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > IoTDB > GC > ConfigNode垃圾回收（GC）总时间（ConfigNode）”来修改阈值，阈值每次增长20%。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45590	紧急（默认阈值为30000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


ConfigNode进程的垃圾回收（GC）时间过长，可能影响该ConfigNode进程正常提供服务。

## 可能原因

该节点配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

**检查堆内存配置。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，需单击**步骤1**获取到的IP地址对应的ConfigNode，在“概览”界面查看“ConfigNode垃圾回收（GC）总时间”图表中的ConfigNode进程的GC时间是否大于阈值。

如果界面未显示ConfigNode垃圾回收时间，需单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC”，勾选“ConfigNode垃圾回收（GC）总时间”，单击“确定”，即可查看。



### 📖 说明

阈值可通过选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > IoTDB > GC > ConfigNode垃圾回收 (GC) 总时间 (ConfigNode)”查看。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，选择“ConfigNode > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大，并保存配置。

### 📖 说明

- “-Xmx”的值默认2G。
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
- 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。

**步骤4** 选择“概览 > 重启服务”，重启IoTDB服务使配置生效。

**步骤5** 观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤6](#)。

### 收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤8** 在“主机”勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.340 ALM-45591 ConfigNode 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测ConfigNode进程直接内存使用状态，当连续5次检测到ConfigNode实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警，即当前ConfigNode设置的直接内存无法满足当前ConfigNode进程所需的直接内存。当ConfigNode直接内存使用率小于或等于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45591	紧急（默认阈值为100%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


直接内存溢出可能导致IoTDB实例不可用。

## 可能原因

节点配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存配置。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，单击**步骤1**获取到的IP地址对应的ConfigNode，在“概览”页面查看图表“ConfigNode直接内存使用率”是否已达到ConfigNode设定的阈值（默认值为最大直接内存的90%）。

若未显示该图表，需单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > 内存 > ConfigNode直接内存使用率”，单击“确定”，即可查看。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，选择“ConfigNode > 系统”，将参数“GC\_OPTS”中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

#### 📖 说明

- 建议将参数“GC\_OPTS”中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值设置为“ConfigNode进程使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。
- ConfigNode进程使用的直接内存大小可以通过“定制 > 内存 > ConfigNode直接内存资源状况”获取。
- 若“GC\_OPTS”中没有参数“-XX:MaxDirectMemorySize”，则需进行手动添加。

**步骤4** 重启受影响的IoTDB服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

#### 收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”框中勾选待操作集群的“ConfigNode”。

**步骤7** 在“主机”勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.341 ALM-45592 IoTDBServer RPC 执行时长超过阈值

## 告警解释

当60s周期内检测到IoTDBServer进程RPC超出阈值时产生该告警。当IoTDBServer进程RPC低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45592	重要	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


IoTDBServer进程RPC过高，会影响IoTDBServer进程运行的性能。

## 可能原因

IoTDBServer RPC有一个请求处理时长超过阈值，需要进一步分析日志查看。

## 处理步骤

收集故障信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤3** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。
- 步骤4** 在“主机”勾选**步骤1**查看到的主机，单击“确定”。
- 步骤5** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。
- 步骤6** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.342 ALM-45593 IoTDBServer Flush 执行时长超过阈值

### 告警解释

当检测到数据Flush功能时长超出阈值时产生该告警。当Flush时长低于阈值时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45593	重要	业务质量告警	IoTDB	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响


Flush任务超时，会阻塞写数据，影响写操作的性能。

### 可能原因

该节点IoTDB Flush较慢，需要进一步分析日志查看。

### 处理步骤

收集故障信息。

- 步骤1** 在FusionInsightManager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤3** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。
- 步骤4** 在“主机”勾选**步骤1**查看到的主机，单击“确定”。

**步骤5** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤6** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.343 ALM-45594 IoTDBServer 空间内合并执行时长超过阈值

## 告警解释

当检测到空间内合并时长超出阈值时产生该告警。当空间内合并时长低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警属性	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45594	重要	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


空间内合并任务超时，会阻塞写数据，影响写操作的性能。

## 可能原因

该节点IoTDB空间内合并任务较慢，需要进一步分析日志查看。

## 处理步骤

收集故障信息。

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤3** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤4** 在“主机”勾选**步骤1**查看到的主机，单击“确定”。

**步骤5** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤6** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.344 ALM-45595 IoTDBServer 跨空间合并执行时长超过 阈值

## 告警解释

当检测到跨空间合并时长超出阈值时产生该告警。当跨空间合并时长低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45595	重要	业务质量告警	IoTDB	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响


跨空间合并任务超时，会阻塞写数据，影响写操作的性能。

## 可能原因

该节点IoTDB跨空间合并任务较慢，需要进一步分析日志查看。

## 处理步骤

收集故障信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在实时告警列表中，单击此告警前的 ，在“定位信息”中查看角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤3** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。
- 步骤4** 在“主机”勾选**步骤1**查看到的主机，单击“确定”。
- 步骤5** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。
- 步骤6** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。



## 11.345 ALM-45596 Procedure 执行失败

### 告警解释

Procedure是由ConfigNode Leader管理执行的任務，如果有Procedure執行失敗，則會產生此告警。如果同一個Procedure重新執行成功，告警清除。

### 告警屬性

告警ID	告警級別	告警類型	業務類型	是否可自動清除
45596	重要	處理錯誤告警	IoTDB	是

### 告警參數

類別	參數名稱	參數含義
定位信息	來源	產生告警的集群名稱。
	服務名	產生告警的服務名稱。
	角色名	產生告警的角色名稱。
	主機名	產生告警的主機名稱。
附加信息	Procedure信息	Procedure相關信息。

### 對系統的影響

Procedure任務執行失敗，會影響任務關聯功能的正確性。

### 可能原因

- IoTDB副本補齊任務運行失敗。
- 刪除存儲組任務運行失敗。

### 處理步驟

**步驟1** 在FusionInsight Manager頁面，選擇“[运维 > 告警 > 告警](#)”，單擊“Procedure執行失敗”告警前面的▼。

**步驟2** 查看“定位信息”中“Porcedure信息”的值，該值以Procedure類型開頭，包括Procedure相關的主要信息。

**查看副本補齊任務運行是否失敗。**

**步驟3** “Porcedure信息”的值是否以“AddRegionProcedure”或者“ReJoinDataNodeProcedure”開頭。

- 是，表示副本补齐运行失败，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 等待半小时，如果该Region再次补齐成功该告警会自动清除，否则执行**步骤5**。

**查看删除存储组任务运行是否失败。**

**步骤5** “Porcedure信息”的值是否以“DeleteStorageGroupProcedure”开头。

- 是，表示删除存储组失败，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 重新尝试在IoTDB客户端删除“Porcedure信息”中显示的存储组，删除成功该告警将自动清除，否则执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，查看所有IoTDBServer实例和ConfigNode实例所在的主机。

**步骤8** 选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选操作集群的“IoTDB”，单击“确定”。

**步骤10** 在“主机”勾选**步骤7**查看到的主机，单击“确定”。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.346 ALM-45615 CDL 服务不可用

## 告警解释

系统每60秒周期检测CDL健康状态，当检测到CDL健康状态为DOWN时，系统产生此告警。当系统检测到CDL健康状态为UP，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45615	紧急	业务质量告警	CDL	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

CDL服务异常，无法通过FusionInsight Manager对CDL进行集群操作，无法使用CDL服务功能。

## 可能原因

CDL服务的全部CDLService实例或CDLConnector实例状态异常，Kafka服务不可用。

## 处理步骤

**检查CDL依赖的Kafka服务是否异常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-38000 Kafka服务不可用”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 参考“ALM-38000 Kafka服务不可用”章节处理对应的告警。

**步骤4** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**检查CDL实例是否故障。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > CDL > 实例”。

**步骤6** 查看是否全部CDLService实例和CDLConnector实例故障。

- 是，重启CDL服务，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > CDL > 更多 > 重启服务”，若重启恢复则处理完成，重启仍然故障，执行**步骤7**联系运维人员检查CDL日志。
- 否，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“CDL”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

服务恢复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.347 ALM-45616 CDL 任务执行异常

## 告警解释

系统每60秒为周期检查CDL任务是否异常，如果异常则产生该告警。任务正常运行或者停止后，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45616	重要	业务质量告警	CDL	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	任务名	产生告警的任务名称。
	用户名	告警任务的创建用户名称。

## 对系统的影响

CDL任务失败，任务数据实时集成中断。

## 可能原因

CDL任务由于参数配置或者其他原因导致运行失败。失败原因可在CDL WebUI的作业列表界面中单击“状态”为“已失败”或者“运行异常”的链接查看，或者在作业运行日志中查看。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有创建CDL任务的用户或者具有管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警”，单击“告警ID”为“45616”所在行的▼，在定位信息中查看发生该告警的任务名称。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”后的链接进入CDL WebUI界面。
- 步骤4** 根据**步骤2**中的任务名找到对应的失败作业，查看Source是否是Hudi。
- 是，则执行**步骤5**。
  - 否，则执行**步骤6**。
- 步骤5** 在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager Web UI”后的超链接进入Yarn WebUI界面，查找**步骤2**中任务的最新失败任务ID，选择“任务ID > Logs”，搜索“stdout”，执行**步骤8**。
- 步骤6** 单击所在行的“运行异常”或“已失败”链接。

作业名称	创建时间	状态	作业种类
pghudi		运行异常	pgsql ---> kafka ---> h...

- 步骤7** 在弹出的界面中查看报错信息进行故障修复，如图11-16为在Yarn上运行的任务被手动kill导致CDL任务异常，其他任务失败信息还可参考trace部分异常报错信息，如图11-17所示。

图 11-16 CDL 任务异常

### 任务明细

#### 基本信息


job-name		submission-id	5
app-id	application_1640579034647_0077	app-status	KILLED

#### source信息

source-connector-id	3	source-connector-name	pghudi---3---5
---------------------	---	-----------------------	----------------

type	work.id	task.id	state	trace
connector		NA	RUNNING	
task		0	RUNNING	

图 11-17 trace 部分异常报错信息



The screenshot shows a web interface for task details. It includes sections for '任务明细' (Task Details), '基本信息' (Basic Information), and 'source信息' (Source Information). A table at the bottom lists task details with columns for type, work.id, task.id, state, and trace. The 'task' row shows a 'FAILED' state with a red box highlighting the error message: 'java.lang.RuntimeException: org.apache.kafka.connect.errors.Con...'.

type	work.id	task.id	state	trace
connector		NA	RUNNING	
task		0	FAILED	java.lang.RuntimeException: org.apache.kafka.connect.errors.Con...

**步骤8** 按照任务报错信息处理完成后，重新运行任务，查看是否可以运行成功。

- 是，处理完毕。
- 否，则执行**步骤9**。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“CDL”。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

任务恢复正常运行或停止后，如果已经发送过告警，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.348 ALM-45617 CDL 复制槽 Slot 积压数据量超过阈值

## 告警解释

PostgreSQL或Opengauss积压过多的WAL日志，可能导致PostgreSQL或Opengauss磁盘空间耗尽。系统每5分钟检查CDL任务配置的复制槽Slot积压数据量是否超过阈值，如果是，则产生该告警。复制槽Slot积压低于阈值，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45617	紧急（默认阈值为5120MB） 重要（默认阈值为4196MB）	环境告警	CDL	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	作业名	产生告警的作业名称。
	数据库名	产生告警的数据库名称。
	Slot名	产生告警的数据库复制槽名称。
附加信息	Lag	CDL任务配置的复制槽Slot积压数据量。

## 对系统的影响

WAL日志在源端数据库不断积压，可能导致源端PostgreSQL或Opengauss数据库磁盘空间耗尽，最终导致PostgreSQL或Opengauss数据库无法提供服务。

## 可能原因

CDL任务异常，数据停止处理；或源端数据库更新快，CDL数据处理较慢。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有创建CDL任务的用户或者具有管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警”，单击“告警ID”为“45617”所在行的▼，在“定位信息”中查看发生该告警的作业名称。
- 步骤3** 在告警列表中，查看是否存在该任务对应的“ALM-45616 CDL任务执行异常”告警。
  - 是，参考“ALM-45616 CDL任务执行异常”进行处理。
  - 否，执行**步骤4**。
- 步骤4** 选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”后的链接进入CDL WebUI界面，根据**步骤2**中的任务名，在作业列表中查看是否有该作业。
  - 是，查看该作业是否异常。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，存在数据处理慢问题，联系运维人员。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤5** 单击该作业所在行的“运行异常”或“已失败”链接，根据弹出界面的报错信息进行故障修复。

**步骤6** 按照任务报错信息处理完成后，重新运行作业，查看是否可以运行成功。

- 是，任务运行成功，处理完毕。
- 否，任务运行失败，执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选待操作集群的“CDL”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

复制槽Slot积压数据量低于阈值，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.349 ALM-45635 FlinkServer 作业失败

## 告警解释

系统每10秒为周期检查FlinkServer作业是否执行失败，如果失败则产生告警。作业重新启动成功，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45635	重要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。



类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的任务名称。
	用户名	产生告警的用户名称。

## 对系统的影响

Flink作业级别的告警，对FlinkServer本身无影响，需要用户查看Flink作业日志来确定失败原因。

## 可能原因

失败原因可在具体日志中查看。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤3** 根据告警“定位信息”中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的“application ID”，是否可以在Yarn原生页面上查看到作业日志。

图 11-18 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 单击失败作业application ID进入作业界面。


1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看jobmanager日志。

图 11-19 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs


- 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看taskmanager日志。

图 11-20 单击“Attempt ID”列的 ID



Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1000000001_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://..._0	Logs 0

图 11-21 单击“Logs”



Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://...	0	Logs
container_0009_01_000001	https://...	0	Logs

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看taskmanager日志。

- 步骤5** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

- 步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/logs/失败任务的application ID”目录下载日志。

- 步骤7** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

任务重新启动成功后，如果已经发送过告警，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.350 ALM-45636 Flink 作业连续 checkpoint 失败次数超阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期检查Checkpoint连续失败次数，如果FlinkServer作业Checkpoint连续失败次数达到用户配置的阈值，则发送告警。当Checkpoint恢复正常，或者作业重启成功，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45636	重要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的任务名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业的CheckPoint连续失败，超过阈值后Flink作业有失败的风险，需要客户介入查看Flink作业运行状态和日志来确定问题原因，是Flink作业级别的告警，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

失败原因可在具体日志中查看。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤3** 根据告警“定位信息”中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的“application ID”，是否可以在Yarn原生页面上查看到作业日志。

图 11-22 作业的“application ID”




- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看jobmanager日志。

**图 11-23** 单击“Logs”




Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看taskmanager日志。


**图 11-24** 单击“Attempt ID”列的ID



Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

**图 11-25** 单击“Logs”



Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://-	0	Logs
container_0009_01_000001	https://-	0	Logs

Showing 1 to 2 of 2 entries

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看taskmanager日志。

**步骤5** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

**步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/logs/失败任务的application ID”目录下载日志。

**步骤7** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

FlinkServer作业Checkpoint恢复或作业重启成功后，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.351 ALM-45637 Flink 作业 task 持续背压时间超阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期检查作业Task持续背压时间，如果FlinkServer作业Task持续背压时间达到用户配置的阈值，则发送告警。当作业Task背压恢复或者作业重启成功，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45637	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的任务名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业Task持续背压，作业持续背压会导致性能问题，或者CheckPoint失败，进而导致Flink作业失败，需要用户介入查看Flink作业运行情况和日志来确认原因，是Flink作业级别的告警，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

FlinkServer作业Task持续背压的具体原因可在具体日志中查看。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤3** 根据告警“定位信息”中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的“application ID”，是否可以在Yarn原生页面上查看到作业日志。

图 11-26 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application_10009_000001			

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看jobmanager日志。

图 11-27 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_10009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://...	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看taskmanager日志。

图 11-28 单击“Attempt ID”列的ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_10009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://...	Logs

图 11-29 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_10009_01_000002	https://...	0	Logs
container_10009_01_000001	https://...	0	Logs

### 📖 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看taskmanager日志。

**步骤5** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

**步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/logs/失败任务的application ID”目录下载日志。

**步骤7** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

FlinkServer作业Task背压恢复或者作业重新启动成功，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.352 ALM-45638 Flink 作业失败重启次数超阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期检查FlinkServer作业重启次数，如果重启次数超过用户配置的阈值，则发送告警。当作业重启成功，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45638	重要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的任务名称。

类别	参数名称	参数含义
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业重启次数超阈值，说明Flink作业在频繁的失败重启，需要用户介入来查看原因，是Flink作业级别告警，对FlinkServer本身无影响。

## 可能原因

FlinkServer重启次数超阈值的原因可在具体日志中查看。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤3** 根据告警“定位信息”中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的“application ID”，是否可以在Yarn原生页面上查看到作业日志。

图 11-30 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application_...			

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看jobmanager日志。

图 11-31 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs



- 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看taskmanager日志。

图 11-32 单击“Attempt ID”列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_10009_01_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://..._0	Logs 0

Showing 1 to 1 of 1 entries

图 11-33 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://...	0	Logs
container_0009_01_000001	https://...	0	Logs

Showing 1 to 2 of 2 entries

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看taskmanager日志。

- 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

- 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/logs/失败任务的application ID”目录下下载日志。

- 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

FlinkServer作业重新启动成功后，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.353 ALM-45639 Flink 作业 checkpoint 完成时间超过阈值

## 告警解释

系统每30秒为周期检查Flink作业CheckPoint完成时间是否超过阈值（默认值：600秒），如果超过阈值则产生告警。作业CheckPoint完成时间小于或等于阈值，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45639	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的任务名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业CheckPoint完成时间超过阈值，此时有CheckPoint超时并导致CheckPoint失败的风险，需要用户介入来确认原因，是Flink作业级别的告警，对FlinkServer本身无影响。

## 可能原因

Flink作业CheckPoint完成时间超过阈值时，可能是该作业处于亚健康状态，具体原因可能有：

- 作业TaskManager内存不足。
- 状态过大导致CheckPoint时间过长。

## 处理步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45639 Flink作业checkpoint完成时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤4** 根据告警“定位信息”中的任务名找到失败任务，查找并记录失败作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-34 作业的 “application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤5** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业 “Logs” 列的 “Logs”，查看jobmanager日志。

图 11-35 单击 “Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击 “Attempt ID” 列的ID，单击 “Logs” 列的 “Logs”，查看taskmanager日志。

图 11-36 单击 “Attempt ID” 列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

图 11-37 单击 “Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https/	0	Logs
container_0009_01_000001	https/	0	Logs

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看taskmanager日志。

**步骤6** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

**步骤7** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/logs/失败任务的application ID”目录下载日志。

**步骤8** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

Flink作业CheckPoint完成时间小于或等于阈值时，则告警恢复，无需手动清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.354 ALM-45640 FlinkServer 主备节点间心跳中断

## 告警解释

FlinkServer主节点或备节点连续30秒（keepalive配置的心跳中断时间）未收到对端的心跳消息后，系统产生告警。

当心跳恢复后，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45640	次要	心跳	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

FlinkServer主备之间的心跳中断有很多原因，如果是主节点出问题，那么心跳中断后备节点会升为主节点，继续对外提供服务；如果是因为其他原因，比如网络问题导致心跳中断，很可能会出现双主的现象，因为备节点也会升为主节点，会导致主备数据同步出现问题，但Flinkserver可以提供服务。

## 可能原因

- FlinkServer的主备实例中，有一个实例处于停止状态。
- FlinkServer节点使用的HA浮点网卡配置异常，导致FlinkServer启动故障。
- 主备FlinkServer节点间链路异常。

## 处理步骤

### 检查FlinkServer主备实例状态。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Flink > 实例”查看FlinkServer实例的状态是否都为“良好”状态。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 将异常的FlinkServer实例选中，单击“启动实例”，等待实例启动成功后在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

### 检查主备FlinkServer节点间链路是否正常。

**步骤3** 通过“集群 > 服务 > Flink > 实例”查看FlinkServer两个实例的业务IP。

**步骤4** 以root用户登录异常FlinkServer实例所在的服务器。

**步骤5** 执行以下命令检查另一个FlinkServer实例的服务器是否可达。

**ping** 另一个FlinkServer实例IP

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 联系网络管理员处理网络故障。

**步骤7** 查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

### 检查异常FlinkServer实例所在节点日志中是否有异常提示。

**步骤8** 以root用户登录异常FlinkServer实例所在的服务器。

**步骤9** 打开默认地址为“/var/log/Bigdata/flink/flinkserver/prestart.log”的日志文件，查看日志内是否有“Float ip x.x.x.x is invalid.”字样。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索“flink.ha.floatip”，修改参数值为正确浮动IP，保存配置并重启Flink服务。

### 说明

新的浮动IP请联系网络管理员提供。

**步骤11** 查看告警列表中，该告警是否已清除。


- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤12](#)。

#### 收集故障信息

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤13** 在“服务”中勾选待操作集群的Flink服务。

**步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤15** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.355 ALM-45641 FlinkServer 主备节点同步数据异常

## 告警解释

系统每60秒周期检测FlinkServer主备节点同步数据情况，当备FlinkServer无法与主FlinkServer同步文件时，产生该告警。

当备FlinkServer与主FlinkServer正常同步文件时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45641	重要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

备FlinkServer的配置文件没有更新，主备倒换之后，部分配置可能会丢失，会对FlinkServer的部分作业以及配置连接产生影响，但FlinkServer可以正常提供服务。

## 可能原因

- 主备FlinkServer节点间链路中断。
- 同步文件不存在，或者文件权限有误。

## 处理步骤

**检查主备FlinkServer服务器间的网络是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Flink > 实例”，查看并记录“FlinkServer (主)”和“FlinkServer (备)”的业务IP。

**步骤2** 以root用户登录主FlinkServer节点。

**步骤3** 执行以下命令检查备FlinkServer节点是否可达。

**ping 备FlinkServer IP地址**

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**检查/srv/BigData/LocalBackup目录存储空间是否已满。**

**步骤6** 执行以下命令检查“/srv/BigData/LocalBackup”目录存储空间是否已满：

**df -hl /srv/BigData/LocalBackup**

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤7** 执行以下命令清理不需要的备份文件：

**rm -rf 待清理的目录路径**

例如：

```
rm -rf /srv/BigData/LocalBackup/0/default-oms_20191211143443
```

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 备份恢复 > 备份管理”。

在待操作备份任务右侧“操作”栏下，单击“配置”，修改“最大备份数”减少备份文件集数量。

**步骤9** 等待大约1分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

**检查同步文件是否存在，文件权限是否异常。**

**步骤10** 执行以下命令查找同步文件是否存在。

```
find /srv/BigData/ -name "sed*"
```

```
find /opt -name "sed*"
```

- 是，执行**步骤11**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤11** 执行以下命令，查看**步骤10**查找出的同步文件信息及权限。

```
ll 待查找文件路径
```

- 如果文件大小为0，且权限栏全为“-”，则为垃圾文件，请执行以下命令删除。  

```
rm -rf 待删除文件
```

  
等待几分钟观察告警是否清除，如果未清除则执行**步骤12**。
- 如果文件大小不为0，则执行**步骤12**。

**步骤12** 查看发生告警时间段的日志文件。

1. 执行以下命令，进入当前集群的HA运行日志文件路径。

```
cd /var/log/Bigdata/flink/flinkserver/ha/runlog
```

2. 解压并查看发生告警时间段的日志文件。

例如，待查看文件名称为“ha.log.2021-03-22\_12-00-07.gz”，则执行以下命令：

```
gunzip ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz
```

```
vi ha.log.2021-03-22_12-00-07
```

查看日志中，告警时间点前后是否有报错信息。

- 是，根据相关报错信息进行处理。然后执行**步骤13**。

例如，查询出报错信息如下，表示目录权限不足，则请修改对应目录权限与正常节点保持一致。

```
[2021-03-22 14:03:35.339][10195489349][0][INFO][add task(null) to list successful][HA][sync module.c: SYNC_ActiveTask.1151][ha.bin.26572.35]
[2021-03-22 14:03:35.339][10195489349][0][INFO][start Task All_Sync][HA][sync_core_inf.c:SYNC_StartTask.183][ha.bin.26572.35]
[2021-03-22 14:03:35.339][10195489349][0][NOTICE][send sync task(alltask) to component successful][HA][sync module.c: SYNC_SendSyncTask.832][ha.bin.26572.35]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][INFO][open lstat failed:/opt/Bigdata/apache-tomcat-7.0.78/conf/security/tomcat_om.crt). Permission denied.][HA]
gt.c: create TravelFname_Open_482][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][ERROR][Travel stack failed.][HA][sync_filemgmt.c: Create_TravelFname.613][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][ERROR][mgcreateListFail][HA][sync_filemgmt.c: SYNC_CreateFileList.855][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][ERROR][createFileList failed][HA][sync_core.c: SYNC_Task_SendEnd.1860][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][ERROR][[41][SendEnd][Task]Failed][HA][sync_core.c: SYNC_ObgMsgErr.202][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][ERROR][taskEnd failed][HA][sync_core.c: SYNC_Err_TaskEnd.2728][ha.bin.26572.41]
[2021-03-22 14:03:35.344][10195489353][0][NOTICE][hasSendErr: http: 1da1:category=8;cause=8;Location=/;addToLog=1;Location=(node:master)onFC][ha.cha[192..168]
```

- 否，执行**步骤14**。

**步骤13** 等待大约10分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。




- 否，执行[步骤14](#)。

收集故障信息。

**步骤14** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤15** 在“服务”中勾选FlinkServer节点信息，单击“确定”。

**步骤16** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机，单击“确定”。

**步骤17** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤18** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.356 ALM-45642 RocksDB 持续触发写限流

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期

(`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration`，默认180s)检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB持续触发写限流，即作业写RocksDB的速率不为0时则发送告警。当作业写RocksDB的速率为0时，则告警恢复。

作业写RocksDB的速率：参数“`rocksdb.actual-delayed-write-rate`”的值，“0”表示不限速，其他值表示限速值。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45642	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB持续触发写限流，主要反应的是Flink作业的CheckPoint的性能，对Flinkserver本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业写RocksDB的速率不为0时触发写限流，导致限流的可能原因：

- MemTable太多引起写限流或写停止，伴随有“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”的告警。
- Level0层的SST文件数据太大，伴随有“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”的告警。
- 预估Compaction的大小超过阈值，伴随有“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”的告警。

## 处理步骤

### 检查是否MemTable太多引起写限流或写停止

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 参考“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。
- 步骤4** ALM-45643告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### 检查是否Level0的SST文件数据太大引起写限流或写停止

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤6** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤7**。
  - 否，执行**步骤9**。
- 步骤7** 参考“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤8** ALM-45644告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

#### 检查是否预估Compaction的大小超过阈值引起写限流或写停止

**步骤9** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 参考“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤11** ALM-45647告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

#### 收集故障信息


**步骤12** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。

**步骤13** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45642 RocksDB持续触发写限流”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。

**步骤14** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。

**步骤15** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn原生页面上查看到作业日志。

图 11-38 作业的“application ID”




ID	User	QueueUser	Name
application_...			

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤18**。

**步骤16** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-39 单击“Logs”




Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

Showing 1 to 1 of 1 entries


- 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志。

图 11-40 单击“Attempt ID”列的 ID



Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_100001_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://..._0	Logs 0

图 11-41 单击“Logs”



Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://	0	Logs
container_0009_01_000001	https://	0	Logs

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

- 步骤17** 查看作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

- 步骤18** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下下载日志。

- 步骤19** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.357 ALM-45643 RocksDB 的 MemTable 大小持续超过阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的MemTable大小持续超过用户配置的阈值

( metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.get.micros.threshold，默认50000微秒)，则发送告警。当作业RocksDB的MemTable大小小于或等于用户配置的阈值，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45643	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB的MemTable大小持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的检查点的性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

RocksDB的写压力较大。

## 处理步骤

**在TaskManager日志检查是否RocksDB的写压力较大并收集日志**

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。

**步骤4** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

**图 11-42** 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

**图 11-43** 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行**步骤7**。

**图 11-44** 单击“Attempt ID”列的ID

Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

**图 11-45** 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https/	0	Logs
container_0009_01_000001	https/	0	Logs

**说明**

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。**

**步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下载日志。

### 检查是否RocksDB的写压力较大

**步骤7** 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.size-all-mem-tables”的值（单位字节）是否大于或等于write buffer的总大小（write buffer的总大小=write\_buffer\_size\*max\_write\_buffer\_number）。

- 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行**步骤8**。

表 11-7 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.writebuffer.count	- 2 - 4: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEMORY	- buffer数量 - 推荐2-10，根据业务情况调整
state.backend.rocksdb.writebuffer.size	64MB	- buffer大小 - 推荐64MB-256MB
state.backend.rocksdb.thread.num	- 2 - 4: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEMORY	- Flush线程数，增加线程数以快速将内存数据落盘 - 增加线程数的同时，需增加vcore的数量 - 推荐2-10

- 否：执行**步骤9**。

**步骤8** 重启作业，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.358 ALM-45644 RocksDB 的 Level0 层 SST 文件数持续超过阈值

### 告警解释

系统以用户配置的告警周期（`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration`，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Level0层SST文件数持续达到用户配置的阈值（`state.backend.rocksdb.level0_slowdown_writes_trigger`，默认20），则发送告警。当作业RocksDB的Level0层SST文件数小于或等于阈值，则告警恢复。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45644	次要	业务质量告警	Flink	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

### 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的检查点性能，对FlinkServer本身没有影响。

### 可能原因

Flink作业RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值可能原因：



- RocksDB的Compaction压力过大，同时会存在“ALM-45646 RocksDB的Pending Compaction持续超过阈值”和“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”告警。
- Level0层SST文件数过多。

## 处理步骤

### 检查是否RocksDB的Compaction压力过大并伴随ALM-45646告警

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45646 RocksDB的Pending Compaction持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 参考“ALM-45646 RocksDB的Pending Compaction持续超过阈值”章节处理对应的告警。
- 步骤4** ALM-45646告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### 检查是否RocksDB的Compaction压力过大并伴随ALM-45647告警

- 步骤5** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤8**。
- 步骤6** 参考“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。
- 步骤7** ALM-45647告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤8**。

### 在TaskManager日志检查是否Level0层SST文件数过多并收集日志

- 步骤8** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤9** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤10** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤11** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-46 作业的 “application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行步骤12。
- 否，执行步骤13。

**步骤12** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-47 单击 “Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行步骤14。

图 11-48 单击 “Attempt ID” 列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs	
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

图 11-49 单击 “Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://-	0	Logs
container_0009_01_000001	https://-	0	Logs

Showing 1 to 2 of 2 entries

### 说明

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志**

**步骤13** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下下载日志。

### 检查是否Level0层SST文件数过多

**步骤14** 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.num-files-at-level0”的值（单位个数）是否大于或等于“state.backend.rocksdb.level0\_slowdown\_writes\_trigger”或“state.backend.rocksdb.level0\_stop\_writes\_trigger”的值。

- 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行[步骤15](#)。

表 11-8 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.level0_slowdown_writes_trigger	20	- Level0触发slowdown的文件数 - 推荐20-30
state.backend.rocksdb.level0_stop_writes_trigger	36	- Level0触发stop的最大文件数 - 推荐36-46

- 否：执行[步骤16](#)。

**步骤15** 重启作业，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤16](#)。

**步骤16** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

### 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

### 参考信息

不涉及。

## 11.359 ALM-45645 RocksDB 的 Pending Flush 持续超过阈值

### 告警解释

系统以用户配置的告警周期

（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Pending Flush请求数持续达到flush/compaction线程数的 $n$ 倍，则发送告警。当作业RocksDB的Pending Flush请求数小于或等于阈值，则告警恢复。

- flush/compaction线程数：参数“state.backend.rocksdb.thread.num”的值，默认值2，开启SPINNING\_DISK\_OPTIMIZED\_HIGH\_MEM的默认值为4。

- n倍：参数  
“metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.background.jobs.multiplier”的值，默认值2。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45645	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Pending Flush持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的检查点性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业RocksDB的Pending Flush请求数量过多。

## 处理步骤

**在TaskManager日志检查是否Pending Flush请求数量过多并收集日志**

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45645 RocksDB的Pending Flush持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。

**步骤4** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

**图 11-50** 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

**图 11-51** 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行**步骤7**。

**图 11-52** 单击“Attempt ID”列的ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

**图 11-53** 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https/	0	Logs
container_0009_01_000001	https/	0	Logs

**说明**

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志**

**步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下载日志。

#### 检查是否Pending Flush请求数量过多

**步骤7** 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.mem-table-flush-pending”的值（单位：个）和“rocksdb.compaction-pending”的值（单位：个）的和是否大于RocksDB线程数的 $n$ 倍（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.background.jobs.multiplier，默认值2），如果大于线程数的指定倍数，可增加RocksDB线程数。

- 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行**步骤8**。

表 11-9 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.thread.num	- 2 - 4: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM	- Flush线程数，增加线程数以快速将内存数据落盘 - 增加线程数的同时，需增加vcore的数量 - 推荐2-10

- 否：执行**步骤9**。

**步骤8** 重启作业，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.360 ALM-45646 RocksDB 的 Pending Compaction 持续超过阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Pending Compaction请求数持续达到flush/

compaction线程数的 $n$ 倍，则发送告警。当作业RocksDB的Pending Compaction请求数小于或等于阈值，则告警恢复。

- flush/compaction线程数：参数“state.backend.rocksdb.thread.num”的值，默认值2，开启SPINNING\_DISK\_OPTIMIZED\_HIGH\_MEM的默认值为4。
- $n$ 倍：参数“metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.background.jobs.multiplier”的值，默认值2。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45646	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Pending Compaction持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的检查点性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业RocksDB的Pending Compaction请求数量过多。

## 处理步骤

**在TaskManager日志检查是否Pending Compaction请求数量过多并收集日志**

**步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。

- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45646 RocksDB的Pending Compaction持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤4** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-54 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-55 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行**步骤7**。

图 11-56 单击“Attempt ID”列的ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

图 11-57 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://-	0	Logs
container_0009_01_000001	https://-	0	Logs



**说明**

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志**

**步骤6** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下载日志。

**检查是否Pending Compaction请求数量过多**

**步骤7** 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.mem-table-flush-pending”的值（单位个数）和“rocksdb.compaction-pending”的值（单位个数）的和是否大于RocksDB线程数的n倍（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.background.jobs.multiplier，默认值2），如果大于线程数的指定倍数，可增加RocksDB线程数。

- 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行**步骤8**。

**表 11-10** 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.thread.num	- 2 - 4: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM	- Flush线程数，增加线程数以快速将内存数据落盘 - 增加线程数的同时，需增加vcore的数量 - 推荐2-10

- 否：执行**步骤9**。

**步骤8** 重启作业，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

**告警清除**

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

**参考信息**

不涉及。

## 11.361 ALM-45647 RocksDB 的 Pending Compaction 预估总大小持续超过阈值

### 告警解释

系统以用户配置的告警周期（`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration`，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续达到用户配置的阈值，则发送告警。当作业RocksDB的Pending Compaction预估总大小小于或等于阈值，则告警恢复。

Pending Compaction预估总大小阈值：取如下两个参数的最小值。

- `state.backend.rocksdb.soft-pending-compaction-bytes-limit`，默认值64GB
- `state.backend.rocksdb.hard-pending-compaction-bytes-limit`，默认值256GB

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45647	次要	业务质量告警	Flink	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

### 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的CheckPoint的性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

RocksDB的Compaction预估数据量过大。

## 处理步骤

在TaskManager日志检查是否RocksDB的Compaction预估数据量过大并收集日志

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤4** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-58 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application_1			

ID	User	Name	Application Type	Queue
application_1_0009	f...	zw_..._kafka	Apache Flink	default

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-59 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

Showing 1 to 1 of 1 entries

- 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行**步骤7**。

图 11-60 单击“Attempt ID”列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_..._0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://..._0	Logs 0

图 11-61 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_..._0009_01_000002	https://...	0	Logs
container_..._0009_01_000001	https://...	0	Logs

**说明**

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志**

- 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下下载日志。

**检查是否RocksDB的Compaction预估数据量过大**

- 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.estimate-pending-compaction-bytes”（单位字节）的值是否大于或等于soft/hard-pending-compaction的大小（参数“state.backend.rocksdb.soft-pending-compaction-bytes-limit”和“state.backend.rocksdb.hard-pending-compaction-bytes-limit”的值）。
  - 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行**步骤8**。

表 11-11 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.soft-pending-compaction-bytes-limit	64GB	- 当pending的compaction超过该阈值，写限流 - 推荐64GB-512GB
state.backend.rocksdb.hard-pending-compaction-bytes-limit	256GB	- 当pending的compaction超过该阈值，写停止 - 推荐64GB-512GB

- 否：执行**步骤9**。

**步骤8** 重启作业，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤9** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.362 ALM-45648 RocksDB 持续发生 Write-Stopped

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期（`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration`，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB持续出现`is-write-stopped`，则发送告警。当作业RocksDB在同一个告警周期内不再或不连续出现`is-write-stopped`，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45648	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB持续发生`is-write-stopped`，主要反应的是Flink作业的CheckPoint的性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业RocksDB持续发生is-write-stopped可能的原因：

- MemTable太多，伴随有“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”的告警。
- Level0层SST文件数太多，伴随有“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”的告警。
- 预估Compaction的大小超过阈值，伴随有“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”的告警。

## 处理步骤

### 检查是否MemTable太多

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 参考“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤4** ALM-45643告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

### 检查是否Level0层SST文件数太多

**步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤6** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤7** 参考“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤8** ALM-45644告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

### 检查是否预估Compaction的大小超过阈值

**步骤9** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 参考“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤11** ALM-45647告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

### 收集故障信息

**步骤12** 使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager。

**步骤13** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45648 RocksDB持续发生Write-Stopped”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。

**步骤14** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。

**步骤15** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

**图 11-62** 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤18**。

**步骤16** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

**图 11-63** 单击“Logs”


Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志。

**图 11-64** 单击“Attempt ID”列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

图 11-65 单击 “Logs”



### 说明

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**步骤17** 查看作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

**步骤18** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下下载日志。

**步骤19** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.363 ALM-45649 RocksDB 的 Get P95 耗时持续超过阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Get P95耗时达到用户配置的阈值（metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.get.micros.threshold，默认值50000，单位微秒），则发送告警。当作业RocksDB的Get P95耗时时间小于或等于阈值，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45649	次要	业务质量告警	Flink	是



## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Get P95耗时持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的CheckPoint的性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业RocksDB的Get P95耗时持续超过阈值的可能原因：

- Level0层SST文件数太多，导致查询慢，伴随有“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”的告警。
- 缓存命中率低于60%，导致block cache频繁的换入换出。

## 处理步骤

### 检查是否Level0层SST文件数太多

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 参考“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤4** ALM-45644告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**在TaskManager日志检查缓存命中率并收集日志**

- 步骤5** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤6** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45649 RocksDB的Get P95耗时持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。
- 步骤7** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。
- 步骤8** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-66 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤9** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-67 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志，执行**步骤11**。

图 11-68 单击“Attempt ID”列的ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

图 11-69 单击“Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_0009_01_000002	https://-	0	Logs
container_0009_01_000001	https://-	0	Logs

 说明

使用具有当前Flink作业的管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志

**步骤10** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下下载日志。

检查是否缓存命中率过低

**步骤11** 查看作业TaskManager监控日志（搜索标识：RocksDBMetricPrint）中参数“rocksdb.block.cache.hit”（cache命中）和“rocksdb.block.cache.miss”（cache未命中）的值，通过如下公式计算命中率是否少于60%。

缓存命中率公式： $\text{rocksdb.block.cache.hit} / (\text{rocksdb.block.cache.hit} + \text{rocksdb.block.cache.miss})$

- 是：在Flink WebUI的作业开发界面，调整如下自定义参数的值并保存后执行**步骤12**。

表 11-12 调整自定义参数

参数名称	默认值	说明
state.backend.rocksdb.block.cache-size	- 8MB - 256MB: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM	- Cache缓存大小 - 推荐8MB-1GB
state.backend.rocksdb.block.blocksize	- 4KB - 128KB: 开启 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM	- Block大小 - 推荐4KB-256KB
state.backend.rocksdb.use-bloom-filter	false	- 是否开启索引提速，若为 true，则每个新创建的SST文件都将包含一个Bloom过滤器 - 推荐true

- 否：执行**步骤13**。

**步骤12** 重启作业，检查告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤13**。

**步骤13** 联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.364 ALM-45650 RocksDB 的 Write P95 耗时持续超过阈值

## 告警解释

系统以用户配置的告警周期（`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration`，默认180s）检查作业RocksDB监控数据，如果作业RocksDB的Write P95耗时达到用户配置的阈值（`metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.write.micros.threshold`，默认值50000，单位微秒），则发送告警。当作业RocksDB的Write P95耗时时间小于或等于阈值，则告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45650	次要	业务质量告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	应用名	产生告警的应用名称。
	任务名	产生告警的作业名称。
	用户名	产生告警的用户名称。
附加信息	ThreshHoldValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的门限值。
	CurrentValue	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件的当前值。

## 对系统的影响

Flink作业RocksDB的Write P95耗时持续超过阈值，主要反应的是Flink作业的CheckPoint的性能，对FlinkServer本身没有影响。

## 可能原因

Flink作业RocksDB的Write P95耗时持续超过阈值的可能原因：

- MemTable太多引起写限流或写停止，伴随有“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”的告警。
- Level0层SST文件数太大，伴随有“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”的告警。
- 预估Compaction的大小超过阈值，伴随有“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”的告警。

## 处理步骤

### 检查是否MemTable太多引起写限流或写停止

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 参考“ALM-45643 RocksDB的MemTable大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。
- 步骤4** ALM-45643告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### 检查是否Level0层SST文件数太大

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤6** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”。
- 是，执行**步骤7**。
  - 否，执行**步骤9**。
- 步骤7** 参考“ALM-45644 RocksDB的Level0层SST文件数持续超过阈值”章节处理对应的告警。
- 步骤8** ALM-45644告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤9**。

### 检查是否预估Compaction的大小超过阈值

- 步骤9** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤10** 参考“ALM-45647 RocksDB的Pending Compaction预估总大小持续超过阈值”章节处理对应的告警。

**步骤11** ALM-45647告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

### 收集故障信息

**步骤12** 使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录FusionInsight Manager。

**步骤13** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45650 RocksDB的Write P95耗时持续超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的任务名。

**步骤14** 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”后的链接进入Yarn原生页面。

**步骤15** 根据告警“定位信息”中的任务名找到异常任务，查找并记录作业的“application ID”，是否可以在Yarn页面上查看到作业日志。

图 11-70 作业的“application ID”

ID	User	QueueUser	Name
application			

- 是，执行**步骤16**。
- 否，执行**步骤18**。

**步骤16** 单击失败作业application ID进入作业界面。

1. 单击作业“Logs”列的“Logs”，查看并保存Jobmanager日志。

图 11-71 单击“Logs”

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://-	Logs

2. 单击“Attempt ID”列的ID，单击“Logs”列的“Logs”，查看并保存Taskmanager日志。

图 11-72 单击 “Attempt ID” 列的 ID

Attempt ID	Started	Node	Logs
appattempt_1880492421_0009_000001	Mon Aug 30 14:51:33 +0800 2021	https://...	0

图 11-73 单击 “Logs”

Container ID	Node	Container Exit Status	Logs
container_..._0009_01_000002	https/...	0	Logs
container_..._0009_01_000001	https/...	0	Logs

### 说明

使用具有FlinkServer管理操作权限的用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击“Flink WebUI”后的链接，单击“作业管理”，在作业的“操作”列选择“更多 > 作业详情”也可查看Taskmanager日志。

**步骤17** 查看作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。操作结束。

若无法在Yarn页面上查看日志，可通过HDFS下载日志。

**步骤18** 返回Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”后的链接进入HDFS页面，选择“Utilities > Browse the file system”，在“/tmp/logs/用户名/bucket-logs-tfile/任务application ID的后4位/任务的application ID”目录下载日志。

**步骤19** 查看失败作业日志进行故障修复，或联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.365 ALM-45652 Flink 服务不可用

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测Flink服务状态。当检测到Flink服务不可用时产生该告警。Flink服务恢复时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45652	紧急	环境告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的作业名称。

## 对系统的影响

Flink服务不可用会导致FlinkServer和Flink客户端提交Flink作业功能无法正常使用。

## 可能原因

Flink服务依赖的ZooKeeper、HDFS、Yarn、KrbServer或DBService服务不可用。

## 处理步骤

**检查Flink依赖的ZooKeeper服务是否异常。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤2** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”章节处理对应的告警。
- 步骤4** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

**检查Flink依赖的HDFS服务是否异常。**

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。
- 步骤6** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-14000 HDFS服务不可用”。
- 是，执行**步骤7**。
  - 否，执行**步骤9**。



**步骤7** 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”章节处理对应的告警。

**步骤8** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

**检查Flink依赖的Yarn服务是否异常。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤10** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-18000 Yarn服务不可用”。

- 是，执行[步骤11](#)。
- 否，执行[步骤13](#)。

**步骤11** 参考“ALM-18000 Yarn服务不可用”章节处理对应的告警。

**步骤12** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤13](#)。

**检查Flink依赖的KrbServer服务是否异常。**

**步骤13** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤14** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-25500 KrbServer服务不可用”。

- 是，执行[步骤15](#)。
- 否，执行[步骤17](#)。

**步骤15** 参考“ALM-25500 KrbServer服务不可用”章节处理对应的告警。

**步骤16** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤17](#)。

**检查Flink依赖的DBService服务是否异常。**

**步骤17** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”。

**步骤18** 在告警列表中，查看是否存在告警“ALM-27001 DBService服务不可用”。

- 是，执行[步骤19](#)。
- 否，执行[步骤21](#)。

**步骤19** 参考“ALM-27001 DBService服务不可用”章节处理对应的告警。


**步骤20** 告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤21](#)。

**收集故障信息。**

**步骤21** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤22** 在“服务”中勾选待操作集群的“Flink”。

**步骤23** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤24** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.366 ALM-45653 Flink HA 证书文件失效

## 告警解释

Flink首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否失效（证书是否存在，证书格式是否正确），如果证书文件失效，产生该告警。证书文件恢复，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45653	重要	环境告警	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

用户HA证书文件已经失效，会导致主备模式下FlinkServer将无法正常工作对外提供服务，FlinkServer提交Flink作业功能无法正常使用。

## 可能原因

用户HA证书文件失效。

## 处理步骤

### 查看告警信息。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45653 Flink HA证书文件失效 > 定位信息”，查看告警上报的主机名，单击“主机”，查看主机名对应的IP地址。

### 检查系统中HA证书文件是否有效。

**步骤2** 以omm用户登录告警所在节点主机。

**步骤3** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤4** 执行命令`ls -l`，查看`server.crt`文件是否存在。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 执行命令`openssl x509 -in server.crt -text -noout`，查看是否正常显示。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/flink/sbin`，进入Flink脚本目录。

**步骤7** 执行命令`sh proceed_ha_ssl_cert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。


**步骤8** 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

### 收集故障信息。

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的Flink。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.367 ALM-45654 Flink HA 证书文件即将过期

### 告警解释

Flink首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否即将过期。如果剩余有效期小于或等于30天，产生该告警。剩余有效期大于30天，告警恢复。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45654	重要	环境告警	Flink	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

### 对系统的影响

HA证书即将过期，如果过期，主备模式下FlinkServer的HA功能会受到影响，将导致主备模式下FlinkServer提交Flink作业功能无法正常使用，双主模式不受影响。

### 可能原因

用户HA证书文件即将到期。

### 处理步骤

查看告警信息。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45654 Flink HA 证书文件即将过期 > 定位信息”，查看告警上报的主机名，单击“主机”，查看主机名对应的IP地址。

检查系统中合法HA证书文件的有效期，重新生成HA证书文件。

**步骤2** 以omm用户登录告警所在节点主机。

**步骤3** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤4** 执行命令 `openssl x509 -noout -text -in server.crt` 查看HA用户证书的生效时间与失效时间。

**步骤5** 根据需要，选择业务空闲期，执行**步骤6~步骤7**更新HA证书。

**步骤6** 执行命令 `cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/flink/sbin`，进入Flink脚本目录。

**步骤7** 执行命令 `sh proceed_ha_ssl_cert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤8** 在备FlinkServer实例所在节点，重复执行**步骤6~步骤7**，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。


**步骤9** 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤10**。
- 否，处理完毕。

**收集故障信息。**

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选待操作集群的Flink。

**步骤12** 单击右上角的  设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.368 ALM-45655 Flink HA 证书文件已过期

## 告警解释

Flink首次或者每天01:00:00开始健康检查时，检查当前系统中的HA证书文件是否已过期。如果HA证书已过期，产生该告警。证书恢复到有效期内，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45655	重要	越限	Flink	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

用户HA证书文件已过期，会导致主备模式下FlinkServer将无法正常工作对外提供服务，FlinkServer提交Flink作业功能无法正常使用。

## 可能原因

用户HA证书文件已过期。

## 处理步骤

查看告警信息。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45655 Flink HA证书文件已过期 > 定位信息”，查看告警上报的主机名，单击“主机”，查看主机名对应的IP地址。

检查系统中合法HA证书文件的有效期限，重新生成HA证书文件。

**步骤2** 以omm用户登录告警所在节点主机。

**步骤3** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/ha/local/cert`，进入HA证书目录。

**步骤4** 执行命令`openssl x509 -noout -text -in server.crt`，查看HA用户证书的生效时间与失效时间，查看目前时间是否在有效期内。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 执行命令`cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Flink_*/install/FusionInsight-Flink-*/flink/sbin`，进入Flink脚本目录。

**步骤6** 执行命令`sh proceed_ha_ssl_cert.sh`，重新生成HA证书，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤7** 在备FlinkServer实例所在节点，重复执行**步骤5~步骤6**，等待1分钟，观察此告警是否被清除。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。


**步骤8** 查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，处理完毕。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的Flink。

**步骤11** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.369 ALM-45736 Guardian 服务不可用

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测Guardian服务状态，当检测到Guardian服务异常时，系统产生此告警。

当系统检测到Guardian服务恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45736	紧急	处理错误告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当Guardian服务不可用时，业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

- Guardian服务所依赖内部服务HDFS或Zookeeper故障。
- TokenServer角色实例异常。

## 处理步骤

### 检查HDFS服务状态。

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 参考“ALM-14000 HDFS服务不可用”告警帮助指导处理对应告警。

告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤3**。

### 检查Zookeeper服务状态。

**步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”页面，查看系统是否上报“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 参考“ALM-13000 ZooKeeper服务不可用”告警帮助指导处理对应告警。

告警全部恢复后，等待几分钟，检查本告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

### 检查所有TokenServer实例。

**步骤5** 以omm用户登录TokenServer实例所在节点，执行`ps -ef|grep "guardian.token.server.Server"`命令查看当前节点是否存在TokenServer进程。



- 是，执行**步骤7**。
- 否，重启TokenServer故障实例，执行**步骤6**。

**步骤6** 在告警列表中查看“Guardian服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.370 ALM-45737 Guardian TokenServer 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TokenServer服务堆内存使用状态，当连续10次检测到TokenServer实例堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

当系统检测到堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45737	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Guardian TokenServer实例堆内存溢出可能导致业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

该节点TokenServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45737 TokenServer堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TokenServer堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TokenServer使用的堆内存是否已达到TokenServer设定的阈值（默认值为最大堆内存的95%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例 > TokenServer > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TokenServer > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TokenServer设置的堆内存无法满足当前TokenServer进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“TokenServer堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“TokenServer使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。

- 否，执行[步骤6](#)。

收集故障信息。

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.371 ALM-45738 Guardian TokenServer 直接内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TokenServer服务直接内存使用状态，当连续5次检测到TokenServer实例直接内存使用率超出阈值时，产生该告警。

当系统检测到TokenServer直接内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45738	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Guardian TokenServer实例直接内存溢出可能导致业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

节点TokenServer实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查直接内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45738 TokenServer直接内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TokenServer直接内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TokenServer使用的直接内存是否已达到TokenServer设定的阈值（默认值为最大直接内存的80%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例 > TokenServer > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TokenServer > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TokenServer设置的直接内存无法满足当前TokenServer进程所需的直接内存，建议根据**步骤2**查看“TokenServer直接内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxDirectMemorySize”的值为“TokenServer使用的直接内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重新启动受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.372 ALM-45739 Guardian TokenServer 非堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TokenServer服务非堆内存使用状态，当连续5次检测到TokenServer实例非堆内存使用率超出阈值时产生该告警。

当系统检测到非堆内存使用率小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45739	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Guardian TokenServer实例非堆内存溢出可能导致业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

该节点TokenServer实例非堆内存使用率过大，或配置的非堆内存不合理，导致使用率超过阈值。

## 处理步骤

**检查非堆内存使用率。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45739 TokenServer非堆内存使用率超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > CPU和内存 > TokenServer非堆内存使用率”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TokenServer使用的非堆内存是否已达到TokenServer设定的阈值（默认值为最大非堆内存的80%）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例 > TokenServer > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TokenServer > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TokenServer实例设置非堆内存大小无法满足当前TokenServer进程所需的非堆内存，建议调整“GC\_OPTS”参数中“-XX:MaxPermSize”的值为当前非堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.373 ALM-45740 Guardian TokenServer 垃圾回收(GC)时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测TokenServer进程的垃圾回收（GC）占用时间，当连续5次检测到TokenServer进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。

当系统检测到垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45740	紧急（默认阈值为15000ms） 重要（默认阈值为12000ms）	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Guardian TokenServer实例GC时间过长，导致TokenServer响应缓慢，业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

该节点TokenServer实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

### 检查GC时间。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-45740 TokenServer进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，检查该告警的“定位信息”，查看告警上报的实例主机名。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例”，选择上报告警实例主机名对应的角色，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择“定制 > GC > TokenServer垃圾回收（GC）时间”，单击“确定”。
- 步骤3** 查看TokenServer每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Guardian > 实例 > TokenServer > 实例配置”，单击“全部配置”，选择“TokenServer > 系统”。将“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值根据实际情况调大，并保存配置。

### 说明

出现此告警时，说明当前TokenServer设置的堆内存无法满足当前TokenServer进程所需的堆内存，建议根据**步骤2**查看“TokenServer堆内存使用率”，调整“GC\_OPTS”参数中“-Xmx”的值为“TokenServer使用的堆内存大小”的两倍（可根据实际业务场景进行修改）。

- 步骤5** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息。

- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。



## 参考信息

不涉及。

# 11.374 ALM-45741 Guardian 请求 ECS securitykey 接口失败

### 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

Guardian会缓存ECS委托的临时aksk，当缓存不存在或者快要过期时，Guardian会去调用ECS的securitykey接口刷新aksk，当调用接口失败时，会产生该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45741	重要	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当Guardian调用ECS的securitykey接口失败时，可能会导致任务获取访问OBS的临时aksk失败，进而业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

- 集群未绑定ECS委托。
- ECS底层接口异常，导致请求失败。

## 处理步骤

确认是否绑定委托。

- 步骤1** 登录MapReduce服务管理控制台。
- 步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称，进入集群概览页面，在运维管理区域，查看集群是否绑定委托。
- 是，执行4。
  - 否，执行3。
- 步骤3** 单击“委托管理”，重新绑定委托，等待几分钟后查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行4。
- 收集故障信息。**
- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤5** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。
- 步骤6** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.375 ALM-45742 Guardian 请求 ECS metadata 接口失败

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

当Guardian调用IAM接口获取临时aksk时，需要先从ECS metadata接口获取相关元数据信息，如果调用该接口失败，则产生该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45742	重要	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当Guardian调用ECSmetadata失败时，可能会导致获取访问OBS的临时aksk失败，进而业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

ECS底层接口异常，导致请求失败。

## 处理步骤

收集故障信息。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤2** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。

**步骤3** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤4** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.376 ALM-45743 Guardian 请求 IAM 接口失败

### 📖 说明

本章节仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 告警解释

当Guardian调用IAM接口获取临时aksk时，如果调用该接口失败，则产生该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
45743	重要	业务质量告警	Guardian	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

当Guardian调用IAM接口失败时，可能会导致获取访问OBS的临时aksk失败，进而业务无法正常访问OBS。

## 可能原因

IAM服务异常。

## 处理步骤

收集故障信息。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤2** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Guardian”。
- 步骤3** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤4** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.377 ALM-46001 MOTService 服务不可用

### 告警解释

系统每30秒周期检测MOTService服务状态，当MOTService服务不可用时产生该告警。

MOTService服务恢复时，告警自动清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46001	紧急	业务质量告警	MOTService	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

### 对系统的影响

MOTService数据库服务不可用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

### 可能原因

- 没有主MOTServer实例。
- MOTService的浮动IP不存在。
- 主备MOTServer进程异常。

### 处理步骤

检查集群环境中是否存在主MOTServer实例。

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”。
- 步骤2** 查看是否存在“MOTServer (主)”实例。
  - 是，执行[步骤4](#)。
  - 否，执行[步骤3](#)。

**步骤3** 返回“概览”页签，选择“更多 > 重启服务”，输入用户密码重启MOTService服务，服务重启成功查看是否存在“MOTServer (主)”实例。

- 是，查看告警是否已清除，若已清除，操作结束；若告警未清除，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤15**。

**检查集群环境中是否存在MOTService的浮动IP。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”。

**步骤5** 查看“MOTServer (主)”实例并记录业务IP地址。

**步骤6** 以omm用户登录**步骤5**记录的主机，执行**ifconfig**查看MOTService的浮动IP是否存在。

- 是，记录网口名称（如：eth0:MOT）并执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤15**。

**步骤7** 执行**ping** *浮动IP地址*检查MOTService的浮动IP的状态是否能连通。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤15**。

**步骤8** 以root用户登录MOTService浮动IP所在主机，执行以下命令。

**ifconfig** *网口名称* down

如：**ifconfig eth0:MOT down**

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > MOTService > 更多 > 重启服务”，输入密码重启MOTService服务。

**步骤10** 服务重启成功后，查看告警列表中的MOTService服务不可用告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤11**。

**检查主备MOTServer数据库进程状态。**

**步骤11** 以omm用户登录MOTService浮动IP所在主机，执行以下命令进入MOTService服务的安装目录。

**cd** \${MOTSERVER\_HOME}

**步骤12** 执行以下命令查看MOTService的主备HA进程状态是否都处于“abnormal”状态。

**sh** sbin/status-motserver.sh

- 是，执行**步骤13**。
- 否，执行**步骤15**。

**步骤13** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > MOTService > 更多 > 重启服务”，输入密码重启MOTService服务。

**步骤14** 等待约两分钟，查看告警列表中的MOTService服务不可用告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤15**。

**收集故障信息。**

- 步骤15** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤16** 在“服务”中勾选“MOTService”，单击“确定”。
- 步骤17** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤18** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤19** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.378 ALM-46003 MOTService 主备节点间心跳中断

## 告警解释

MOTService主节点或备节点超过7秒未收到对端的心跳消息后，系统产生告警。

当心跳恢复后，该告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46003	重要	心跳	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	本端MOTService HA名	本地MOTService HA名称。

类别	参数名称	参数含义
	对端 MOTService HA名	对端MOTService HA名称。
	主备 MOTService同 步率	主备MOTService同步率的值。

## 对系统的影响

MOTService主备间心跳中断时只有一个节点提供服务，一旦该节点故障，无法切换到备节点，导致MOTService服务不可用。

## 可能原因

主备MOTService节点间网络异常。

## 处理步骤

**检查主备MOTService服务器间的网络是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”和“MOTServer (备)”的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录主MOTService节点。

**步骤3** 执行以下命令检查主备MOTService服务器网络是否连通。

**ping MOTServer (备)业务IP**

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**收集故障信息。**

**步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤8** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。



**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.379 ALM-46004 MOTService 主备数据不同步

## 告警解释

系统每10秒检查一次MOTService主备数据同步状态，如果连续6次查不到同步状态，或者同步状态异常，产生此告警。

当同步状态正常，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46004	紧急	业务质量告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	本端 MOTService HA名	本地MOTService HA名称。
	对端 MOTService HA名	对端MOTService HA名称。

## 对系统的影响

主备MOTServer数据不同步，如果此时主实例异常，则会导致数据丢失或者数据异常。

## 可能原因

- 主备节点网络不稳定。
- 备MOTService异常。
- 备节点磁盘空间满。
- 主MOTService节点GaussDB进程CPU使用率高（需要通过日志定位该问题）。

## 处理步骤

**检查主备节点网络是否正常。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”和“MOTServer (备)”的业务IP地址。

**步骤2** 以omm用户登录“MOTServer (主)”节点。

**步骤3** 执行以下命令检查主备MOTService节点是否连通。

**ping MOTServer (备)业务IP**

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 联系网络管理员查看是否为网络故障。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

**检查备MOTService状态是否正常**

**步骤6** 以omm用户登录“MOTServer (备)”节点。

**步骤7** 执行如下命令检查备MOTService的GaussDB资源状态是否正常。

```
cd ${MOTSERVER_HOME}/sbin
./status-motserver.sh
```

例如，查看“ResName”为“gaussDB”的行，显示如下表示正常：

```
10_10_10_231 gaussDB Standby_normal Normal Active_standby
```

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤14**。

**检查备节点磁盘是否已满。**

**步骤8** 以omm用户登录备MOTService节点。

**步骤9** 进入 “\${MOTSERVER\_HOME}” 目录，执行以下命令获取MOTservice的数据目录。

```
cd ${MOTSERVER_HOME}
source .motservice_profile
echo ${MOTSERVICE_DATA_DIR}
```

**步骤10** 执行df -h命令，查看系统磁盘分区的使用信息。

**步骤11** 查看MOTService数据目录空间是否已满。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤14**。

**步骤12** 对节点磁盘进行扩容。

**步骤13** 磁盘扩容后，等待2分钟检查告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤14**。

**收集故障信息。**

**步骤14** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤15** 在“服务”中勾选“MOTService”，单击“确定”。

**步骤16** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤17** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤18** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.380 ALM-46005 MOTService 数据库连接数使用率超过 阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查MOTServer节点的数据库连接数使用率，并把实际数据库连接数使用率和阈值相比较，当数据库连接数的使用率连续5次（默认值为5）超过设定阈值（默认值为90%）时，系统将产生此告警。

- 平滑次数为1，数据库连接数使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
- 平滑次数大于1，数据库连接数使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46005	重要	通信告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTService数据库连接数过大，可能导致上层服务无法连接MOTService的数据库。

## 可能原因

- 数据库连接数过多。
- 数据库连接数最大值设置不合理。
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

**检查数据连接数是否过多。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > MOTService”服务，进入MOTService“概览”页面。

**步骤2** 在“图表”栏查看“MOT用户已使用的连接数”图表，查看是否数据库连接数过多。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 根据业务场景评估，适当降低数据库用户连接数，即退出部分连接。

**步骤4** 等待2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**检查数据库连接数最大值设置是否合理。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”，查看数据库连接数的最大值，即“motservice.database.max.connections”的值设置是否符合业务需求。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 根据实际业务需求，将数据库连接数的最大值适当增加并保存（最大值需大于业务数据连接数即可）。

**步骤7** 返回“概览”页签，选择“更多 > 重启服务”，输入用户密码单击“确定”重启MOTService服务。

**步骤8** 重启完成后，等待2分钟查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

#### 检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理

**步骤9** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MOTService > 数据库 > 数据库连接数使用率 (MOTServer)”，查看告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤10** 根据实际数据库连接数使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤11** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤12**。

#### 收集故障信息。

**步骤12** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤13** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤14** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤15** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤16** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.381 ALM-46006 MOTService 数据目录磁盘空间使用率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查MOTServer主节点的数据目录磁盘空间使用率，并把实际数据目录磁盘空间使用率和阈值相比较，当数据目录磁盘空间使用率连续5次（默认值为5）超过设定阈值（默认值为80%）时，系统将产生此告警。

- 平滑次数为1，数据磁盘目录空间使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
- 平滑次数大于1，数据磁盘目录空间使用率小于阈值的90%时，告警恢复。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46006	重要	物理资源告警	MOTService	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
	设备分区名	产生告警的磁盘分区。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响

- MOTService数据目录磁盘空间不足，可能导致业务进程不可用。
- 当数据目录磁盘空间使用率超过90%时，数据库进入只读模式并发送告警“MOTService数据库进入只读模式”，业务数据丢失。

### 可能原因

- 告警阈值配置不合理。
- 数据库数据量过大或磁盘配置无法满足业务需求，导致磁盘使用率达到上限。

## 处理步骤

**检查阈值设置是否合理。**

**步骤1** 在FusionInsight Manager, 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MOTService > 数据库 > MOT数据目录磁盘空间使用率(MOTServer)”, 查看该告警阈值是否合理(默认值80%为合理值)。

是, 执行**步骤4**。

否, 执行**步骤2**。

**步骤2** 根据实际使用情况修改告警阈值, 并应用修改后的规则。

**步骤3** 等待2分钟查看告警是否自动恢复。

是, 处理完毕。

否, 执行**步骤4**。

**检查磁盘是否有误写入的大文件。**

**步骤4** 以omm用户登录MOTService主节点。

**步骤5** 执行以下命令, 查看数据目录磁盘空间下超过500MB的文件, 检查该目录下是否有误写入的大文件。

```
source $MOTSERVER_HOME/.motservice_profile
```

```
find "$MOTSERVICE_DATA_DIR"/../ -type f -size +500M
```

是, 执行**步骤6**。

否, 执行**步骤7**。

**步骤6** 根据实际情况处理误写入的文件, 并等待2分钟, 查看告警是否清除。

是, 执行完毕。

否, 执行**步骤7**。

**收集故障信息。**

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面, 选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤9** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮, 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟, 单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员, 并发送已收集的故障日志信息。

----**结束**

## 告警清除

此告警修复后, 系统会自动清除此告警, 无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.382 ALM-46007 MOTService 数据库进入只读模式

## 告警解释

系统每30秒周期性检查MOTServer主节点的数据目录磁盘空间使用率，当数据目录磁盘空间使用率超过70%时，系统将产生此告警。

当数据目录磁盘空间使用率低于70%时，此告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46007	紧急	业务质量告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTService数据库进入只读模式，无法对上层服务提供数据入库功能。

## 可能原因

磁盘配置无法满足业务需求，磁盘使用率达到上限。

## 处理步骤

检查磁盘使用率是否达到上限。

**步骤1** 在FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService”。



**步骤2** 在“概览”页面查看“MOT数据目录磁盘空间使用率”图表（若无该图表显示，可单击右侧▾，单击“定制”勾选对应图表），检查数据目录磁盘空间使用率是否超过70%。

是，执行**步骤3**。

否，执行**步骤9**。

**步骤3** 选择“MOTService > 实例”，获取MOTService主实例业务IP

**步骤4** 执行以下命令查看数据库是否进入只读模式。

```
source $MOTSERVER_HOME/.motservice_profile
```

```
gsql -d postgres -p 20105
```

输入MOTService数据库omm用户密码

```
show default_transaction_read_only;
```

#### 📖 说明

- MOTService数据库的omm密码请联系集群管理员获取。
- 用户可以执行\q退出数据库界面。

结果如下所示，查看“default\_transaction\_read\_only”的值是否为“on”。

```
openGauss=# show default_transaction_read_only;
default_transaction_read_only

on
(1 row)
```

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤5** 以omm用户登录MOTServer主节点，执行以下命令查看数据目录磁盘空间下超过500MB的文件，检查该目录下是否有误写入的大文件存在。

```
source $MOTSERVER_HOME/.motservice_profile
```

```
find "$MOTSERVICE_DATA_DIR"/../ -type f -size +500M
```

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤6** 根据实际情况清理误写入的文件。

**步骤7** 执行以下命令关闭数据库只读模式。

```
gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -c "default_transaction_read_only=off"
```

**步骤8** 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

收集故障信息。

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

- 步骤10** 在“服务”中勾选“Containers > CenterServer”。
- 步骤11** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤12** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.383 ALM-46008 MOTService 的内存使用超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测内存使用率，并把实际内存使用率和阈值相比较。内存使用率默认提供一个阈值范围，当检测到内存使用率超出阈值范围时产生该告警。

- 平滑次数为1，MOTService内存空间使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
- 平滑次数大于1，MOTService内存空间使用率小于或等于阈值的70%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46008	紧急（默认阈值为80%） 重要（默认阈值为75%）	物理资源告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTService内存使用过高，会导致业务进程响应缓慢或不可用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- 内存配置无法满足业务需求，内存使用率达到上限。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MOTService > 数据库 > MOT内存空间使用率 (MOTServer)”，查看告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行**步骤4**
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 根据实际内存使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤3** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**检查内存使用率。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > MOTService的内存使用超过阈值”，查看并记录该告警的“定位信息”上报的主机名。

**步骤5** 单击“主机”，单击上报告警主机名对应的节点。

**步骤6** 在界面观察“MOTService内存空间使用率”实时数据5分钟左右，若内存使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升内存。

**步骤7** 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤10** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.384 ALM-46009 MOTService 的 CPU 使用超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测MOTService的CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。CPU使用率默认提供一个阈值范围（默认值为80%），当检测到CPU使用率连续多次（默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。

- 平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
- 平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46009	重要	物理资源告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTServiceCPU使用过高，会导致业务进程响应缓慢或不可用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > MOTService > 数据库 > MOT CPU使用率 (MOTServer)”，查看告警的平滑次数和告警阈值是否设置合理。

- 是，执行[步骤4](#)
- 否，执行[步骤2](#)。

**步骤2** 根据实际CPU使用情况修改平滑次数和告警阈值，并应用修改后的规则。

**步骤3** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤4](#)。

**检查CPU使用率是否达到上限。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警 > MOTService的CPU使用超过阈值”，查看并记录该告警的“定位信息”上报的主机名。

**步骤5** 单击“主机”，单击上报告警主机名对应的节点。

**步骤6** 在界面观察“主机CPU使用率”实时数据5分钟左右，若CPU使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升CPU。

**步骤7** 检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤10** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.385 ALM-46010 MOTService 证书文件即将过期

## 告警解释

系统每小时整点检查一次当前系统中的证书文件，如果当前时间距离证书过期时间小于30天，则证书文件即将过期，产生该告警。

当重新导入一个正常证书，并且状态不为即将过期，在下一个整点触发告警检测机制后，该告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46010	次要	安全告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTService证书文件即将过期，对系统无影响；如果证书文件过期，则会导致部分功能受限，无法正常使用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

## 可能原因

MOTService证书文件（MOTService 根证书或者MOTService用户证书等）剩余有效期小于30天。

## 处理步骤

### 查看告警原因

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-46010 MOTService 证书文件即将过期”，单击此告警所在行的▼。

查看“附加信息”，获取告警附加信息。

- 告警附加信息中显示“MOTService HA root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤2**。
- 告警附加信息中显示“MOTService HA server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤3**。
- 告警附加信息中显示“MOTService root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤4**。
- 告警附加信息中显示“MOTService server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤5**。

### 检查系统中合法证书文件的有效期限

**步骤2** 查看当前MOTService HA根证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/ha/local/cert/root-ca.crt`可以查看MOTService HA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤3** 查看当前MOTService HA用户证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/ha/local/cert/server.crt`可以查看MOTService HA用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤4** 查看当前MOTService根证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/security/root-ca.crt`可以查看MOTService 根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤5** 查看当前MOTService用户证书剩余有效期是否小于证书的告警阈值。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/security/server.crt`可以查看MOTService 用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

证书的“生效时间”和“失效时间”示例：

Certificate:

```
Data:
 Version: 3 (0x2)
 Serial Number:
```

```
97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=CN, ST=xxx, L=yyy, O=zzz, OU=IT, CN=HADOOP.COM
Validity
 Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT //生效时间
 Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT //失效时间
```

### 导入证书文件

**步骤6** 导入新的MOTService HA证书文件。

申请或生成新的HA证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，处理完毕。

**步骤7** 导入新的MOTService证书文件。

申请或生成新的MOTService证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，处理完毕。

收集故障信息。

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”

**步骤9** 在“服务”中勾选“Controller”、“OmmServer”、“OmmCore”和“Tomcat”，单击“确定”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.386 ALM-46011 MOTService 证书文件已过期

## 告警解释

系统每小时整点检查当前系统中的证书文件是否过期。如果证书文件过期，产生该告警。

当重新导入一个正常证书，并且状态不为失效状态，在下一个整点触发告警检测机制后，该告警恢复。



## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46011	重要	安全告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

MOTService证书文件过期，导致MOTService部分功能受限，无法正常使用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

## 可能原因

MOTService证书文件（MOTService根证书或者MOTService用户证书等）过期。

## 处理步骤

### 查看告警原因

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-46011 MOTService证书文件已过期”，单击此告警所在行的▼。

查看“附加信息”，获取告警附加信息。

- 告警附加信息中显示“MOTService HA root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤2**。
- 告警附加信息中显示“MOTService HA server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤3**。
- 告警附加信息中显示“MOTService root Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤4**。
- 告警附加信息中显示“MOTService server Certificate”，查看“定位信息”获取告警所在节点主机名，以omm用户登录该主机，执行**步骤5**。

### 检查系统中合法证书文件的有效期

**步骤2** 查看当前系统时间是否在MOTService HA根证书的有效期内。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/ha/local/cert/root-ca.crt`可以查看MOTService HA根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

**步骤3** 查看当前系统时间是否在MOTService HA用户证书的有效期内。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/ha/local/cert/server.crt`可以查看MOTService HA用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤6](#)。

**步骤4** 查看当前系统时间是否在MOTService根证书的有效期内。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/security/root-ca.crt`可以查看MOTService根证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

**步骤5** 查看当前系统时间是否在MOTService用户证书的有效期内。

执行命令`openssl x509 -noout -text -in ${MOTSERVER_HOME}/security/server.crt`可以查看MOTService用户证书的生效时间与失效时间。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

证书的“生效时间”和“失效时间”示例：

Certificate:

```
Data:
 Version: 3 (0x2)
 Serial Number:
 97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
 Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
 Issuer: C=CN, ST=xxx, L=yyy, O=zzz, OU=IT, CN=HADOOP.COM
 Validity
 Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT //生效时间
 Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT //失效时间
```

### 导入证书文件

**步骤6** 导入新的MOTService HA证书文件。

申请或生成新的MOTService HA证书文件并导入。导入MOTService HA证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行[步骤8](#)。
- 否，处理完毕。

**步骤7** 导入新的MOTService证书文件。

申请或生成新的MOTService证书文件并导入。导入MOTService证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。

- 是，执行[步骤8](#)。

- 否，处理完毕。

#### 收集故障信息。

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“Controller”、“OmmServer”、“OmmCore”和“Tomcat”，单击“确定”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.387 ALM-46012 MOTService 服务 Nginx 状态异常

## 告警解释

系统每10秒周期性检测MOTService的Nginx服务运行状况。当HA连续10次健康周期性检测到Nginx服务异常时，产生该告警。

当HA健康周期性检测到Nginx服务正常后，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
46012	重要	业务质量告警	MOTService	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名称

## 对系统的影响

Nginx状态异常，可能会导致业务侧不能通过浮动IP接入MOTService，导致MOTService业务不可用，无法对上层服务提供数据入库、查询等功能。

## 可能原因

Nginx服务运行异常。

## 处理步骤

### 检查MOTService所在节点Nginx服务是否正常

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“运维 > 告警 > 告警 > ALM-46012 MOTService服务Nginx状态异常”，检查该告警的“定位信息”，查看并记录告警上报的主机名。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录上报告警实例主机名对应的业务IP地址。
- 步骤4** 以omm用户登录**步骤3**中的节点。
- 步骤5** 执行以下命令查看Nginx状态是否正常。

```
lsuf -i "TCP@$MOTService浮动IP地址:20105" | grep -q "nginx"
```

显示如下表示正常：

```
nginx Normal Normal Single_active
```

### 说明

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”，搜索参数“motservice.floatip”，其值为MOTService浮动IP地址。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 联系网络管理员查看是否为网络故障，浮动IP配置是否正确？

- 是，修复网络故障，配置正确的浮动IP，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤7** 等待5分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。

- 是，执行完毕。
- 否，执行**步骤8**。

### 收集故障信息

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“MOTService”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.388 ALM-47000 MemArtsCC 实例不可用

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测MemArtsCC实例状态，当检测到当前节点MemArtsCC实例异常时，系统产生此告警。

当系统检测到任一MemArtsCC实例恢复正常，且告警处理完成时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
47000	重要	处理错误告警	MemArtsCC	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名

## 对系统的影响

MemArtsCC服务异常，无法通过FusionInsight Manager对MemArtsCC进行集群操作，无法使用MemArtsCC服务功能。

## 可能原因

- 配置错误，集群未成功启动。
- Zookeeper服务异常。

## 处理步骤

**检查MemArtsCC配置**

**步骤1** 以root用户登录任一MemArtsCC安装节点，进入CCWorker日志路径“/var/log/Bigdata/memartscs/ccworker”，查看CCWorker启动日志。

**步骤2** 根据日志中打印的错误的配置项，更正配置项后，重启服务。

**步骤3** 等待5分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**检查ZooKeeper服务实例状态。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”。

**步骤5** 查看ZooKeeper各实例是否正常。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 选中ZooKeeper运行状态不为良好的实例，选择“更多 > 重启实例”。

**步骤7** 查看实例重启后运行状态是否为良好。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤8** 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

**收集故障信息**

**步骤9** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“MemArtsCC”。

**步骤11** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

无

# 11.389 ALM-47002 MemArtsCC 磁盘故障

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测MemArtsCC使用的本地盘状态，当检测到磁盘状态异常会触发告警。当磁盘恢复正常后，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
47002	重要	处理错误告警	MemArtsCC	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名

## 对系统的影响

造成MemArtsCC组件状态异常或者性能下降。

## 可能原因

MemArtsCC使用的磁盘损坏或者权限只读。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查找告警“ALM-47002 MemArtsCC磁盘故障”，根据告警信息找到状态异常的磁盘路径。

**步骤2** 请联系运维人员，查看磁盘是否故障。

- 是，更换磁盘，重启故障节点的CCSideCar和CCWorker角色，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 在“运维 > 告警 > 告警”页签，查看该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

**步骤4** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”中勾选待操作集群的“MemArtsCC”。

**步骤6** 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

无

# 11.390 ALM-50201 Doris 服务不可用

## 告警解释

告警模块按60秒周期检测Doris服务状态，当检测到所有FE和BE实例异常时，系统产生此告警。

当系统检测到任意FE或BE实例恢复正常，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50201	紧急	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名

## 对系统的影响

Doris服务异常，无法通过FusionInsight Manager对Doris进行集群操作，无法使用Doris服务功能。

## 可能原因

FE和BE实例状态异常。

## 处理步骤

重启Doris服务。



- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris”。
- 步骤2** 选择“更多 > 重启服务”，验证密码后单击“确定”，等待服务启动成功后，执行**步骤3**。
- 步骤3** 在Manager界面选择“运维 > 告警 > 告警”在告警列表中查看“Doris服务不可用”告警是否已清除。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤4**。
- 收集故障信息。**
- 步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤5** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。
- 步骤6** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.391 ALM-50202 FE CPU 使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测FE CPU使用率。CPU使用率默认提供一个阈值范围。当检测到CPU使用率连续多次（默认值为3）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50202	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

业务进程响应缓慢或不可用。

## 可能原因

告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > FE的CPU使用率 (FE)”。

**步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

### 说明

平滑次数为在告警检查阶段连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.392 ALM-50203 FE 内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测FE内存使用率。当检测到内存使用率连续多次（默认值为3）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，内存使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50203	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

业务进程响应缓慢或不可用。

## 可能原因

- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > FE的内存使用率 (FE)”。

**步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

### 说明

平滑次数为在告警检查阶段连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.393 ALM-50205 BE CPU 使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测BE CPU使用率。当检测到CPU使用率连续多次（默认值为3）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50205	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

业务进程响应缓慢或不可用。

## 可能原因

告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > BE的CPU使用率 (BE)”。

**步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

### 说明

平滑次数为在告警检查阶段连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。
- 步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.394 ALM-50206 BE 内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测BE内存使用率。当检测到内存使用率连续多次（默认值为3）超出阈值范围时产生该告警。

平滑次数为1，内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，内存使用率小于或等于阈值的80%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50206	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

业务进程响应缓慢或不可用。

## 可能原因

告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > BE的内存使用率 (BE)”。

**步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

### 说明

平滑次数为在告警检查阶段连续检查多少次超过阈值，则发送告警。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤4** 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.395 ALM-50207 FE 的 MySQL 端口连接数与允许最大连接数的比值超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查MySQL端口连接数，当检测到当前连接数与设置的FE最大端口连接数的比值超出阈值（默认值为95%）时产生该告警。当前集群设置的FE最大端口连接数由参数“qe\_max\_connection”控制，默认为“1024”。

FE节点MySQL端口连接数小于或等于阈值时，告警恢复。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50207	次要	业务质量告警	Doris	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响

FE的负载压力大，导致处理客户端请求缓慢。

### 可能原因

- MySQL客户端连接Doris后，连接未关闭。
- 当前并发连接Doris的业务较多。

### 处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 连接 > FE的MySQL端口连接数 (FE)”。



**步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

#### 说明

连接数较多时，请确认连接的必要性，否则会对服务的性能造成影响，甚至可能造成服务不可用。

**步骤4** 等待两分钟，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

#### 收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.396 ALM-50208 清理历史元数据镜像文件失败的次数超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE节点清理历史元数据镜像文件失败的次数，当检查到失败的次数超出阈值（默认值为1）时产生该告警。

当系统检查到FE节点清理历史元数据镜像文件失败的次数低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50208	紧急	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Doris元数据所占磁盘空间越来越大，最终可能导致服务异常。

## 可能原因

Doris服务异常。

## 处理步骤

### 检查Doris服务是否正常

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris”。

**步骤2** 查看Doris服务“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 若服务进程未启动，请先启动服务进程，并查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤4** 查看集群是否有其它Doris相关告警产生。若有其它告警，请按照相应的告警帮助文档进行恢复，并查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

### 收集故障信息。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，需手动清除该告警。

## 参考信息

不涉及。

# 11.397 ALM-50209 生成元数据镜像文件失败的次数超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE节点生成元数据镜像文件失败的次数，当检查到失败的次数超出阈值（默认值为1）时产生该告警。

当系统检查到FE节点生成元数据镜像文件失败的次数低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50209	紧急	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

非Master角色的FE节点不能接收到最新的元数据镜像文件，系统可靠性降低。

## 可能原因

Doris FE的checkpoint线程检测到FE内存使用超过75%后，判定此次写镜像文件失败。

## 处理步骤

检查Doris服务状态。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“50209”的“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击告警上报的FE，进入实例“图表”页面。  
左侧图表分类选择“CPU和内存”，查看“FE的内存使用率”是否超过75%。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，在搜索框中搜索“FE\_GC\_OPTS”参数，将该参数中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大，默认值为8G：
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
  - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
- 步骤4** 单击“保存”保存配置。单击“实例”，勾选配置过期的FE实例，选择“更多 > 重启实例”。
- 步骤5** 实例重启成功后，观察该告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤6**。
- 收集故障信息。**
- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。
- 步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，需要手动清除该告警。

## 参考信息

不涉及。

# 11.398 ALM-50210 所有 BE 节点中最大的 compaction score 值超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查所有BE节点中最大的compaction score值，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50210	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

可能导致查询或写入延迟。

## 可能原因

集群业务并发量较大或compaction队列设置较小。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 性能 > 所有BE节点中最大的compaction score值 (BE)”。
- 步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。
- 步骤3** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。
- 步骤4** 等待两分钟，在告警列表中查看该告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > BE (角色) > 自定义”，在“be.conf”中新增“max\_base\_compaction\_threads”参数，值为“10”；新增“max\_cumu\_compaction\_threads”参数，值为“20”。
- 步骤6** 单击“保存”，保存配置。单击“实例”，勾选配置过期的BE实例，选择“更多 > 重启实例”，重启Doris BE实例。

**步骤7** 查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.399 ALM-50211 BE 的各种定期汇报任务在 FE 端的队列长度超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。该值反映了汇报任务在Master FE节点上的阻塞程度，数值越大，表示FE处理能力不足。

当系统检查到BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50211	次要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

当前FE处理能力不足，影响业务的查询速度。

## 可能原因

Doris集群并发业务过大，FE进程内存不足等导致Master FE的处理能力不足。

## 处理步骤

**检查GC时间。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“50211”的“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击告警上报的FE，进入实例“图表”页面。左侧图表分类选择“JVM”，查看FE进程的“老年代GC耗时累计值”是否大于3秒。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > FE（角色）> JVM”，将参数“FE\_GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大，默认值为8GB：
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大；如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
  - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
- 步骤4** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

- 步骤5** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 队列 > BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度 (FE)”。
- 步骤6** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。
- 步骤7** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。
- 步骤8** 等待两分钟，查看告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤9**。

### 收集故障信息

- 步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”。
- 步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

### 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

### 参考信息

不涉及。

## 11.400 ALM-50212 FE 进程的老年代 GC 耗时累计值超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查FE进程的老年代GC耗时累计值，当检查到该值超出阈值（默认值为3000ms）时产生该告警。

当系统检查到FE进程的老年代GC耗时累计值低于阈值时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50212	重要	业务质量告警	Doris	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。



## 对系统的影响

FE进程的垃圾回收时间过长，可能影响该FE进程正常提供服务。

## 可能原因

该FE节点实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。

## 处理步骤

**检查GC时间。**

- 步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看“告警ID”为“50212”的“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击告警上报的FE，进入实例“图表”页面。  
左侧图表分类选择“JVM”，查看FE进程的“老年代GC耗时累计值”是否大于3秒。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > FE（角色） > JVM”，将参数“FE\_GC\_OPTS”中“-Xmx”的值参考以下说明进行调大，默认值为8G：
- 如果该告警偶然发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果该告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。
  - 多业务量、高并发的情况可以考虑扩容实例。
- 步骤4** 观察界面告警是否清除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤6** 在“服务”中勾选操作集群的“Doris”。
- 步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后30分钟，单击“下载”。
- 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.401 ALM-50213 FE 中和 BE 交互的线程池中正在排队的任务数超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。该线程池为FE端ThriftServer的工作线程池，对应“fe.conf”文件中的“rpc\_port”，用于和BE进行交互。

当系统检查到FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数低于阈值时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50213	次要	业务质量告警	Doris	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响

Doris服务读写性能变慢。

### 可能原因

业务并发量较大，导致排队任务较多。

### 处理步骤

检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 队列 > FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数 (FE)”。
- 步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

**步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤4** 等待两分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

#### 收集故障信息

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.402 ALM-50214 FE 中处理任务的线程池中正在排队的任务数超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数，当检查到该值超出阈值（默认值为10）时产生该告警。该线程池为NIO MySQL Server用于处理任务的线程池。

当FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50214	次要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。

类别	参数名称	参数含义
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

导致整个系统任务执行变慢阻塞。

## 可能原因

可能存在较大的任务阻塞了队列执行时长。

## 处理步骤

查看FE任务执行情况。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，在左侧图表分类中单击“连接”，查看“FE的MySQL端口连接数”监控图表，如果连接数较大；选择“实例 > FE > 图表”，在左侧图表分类中单击“CPU和内存”，查看“FE的CPU使用率”监控图表，如果CPU使用率较高；查看FE审计日志“/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log”的Time字段，统计任务平均时长，如果该值也较高，说明此告警是由于大任务并发导致的。

**步骤2** 连接Doris后执行以下命令，查看系统默认的queryTimeout时长是否过大，默认值为300秒：

```
show variables like 'query_timeout';
```

- 是，[步骤3](#)。
- 否，[步骤4](#)。

**步骤3** 执行以下命令根据实际情况适当缩短超时时间，拦截时长较长任务：

```
set global query_timeout=xxx;
```

**步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 队列 > 当前查询执行线程池等待队列的长度 (BE)”。

**步骤5** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

**步骤6** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤7** 等待十分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤8](#)。

收集故障信息。

- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。
- 步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.403 ALM-50215 FE Thrift 各个方法接收的 RPC 请求中最长的耗时超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE Thrift各个方法接收的RPC请求中最长的耗时，当检查到该值超出阈值（默认值为5000ms）时产生该告警。

当FE Thrift各个方法接收的RPC请求中最长的耗时低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50215	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

RPC时长越长表示性能负载越高，网络请求处理越慢，可能会导致服务阻塞。

## 可能原因

- 网络存在时延
- 存在大SQL任务并发过高

## 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录故障节点所在主机，执行ping Doris所有节点的IP地址命令查看对端主机是否可以ping通。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤2**。

**步骤2** 联系网络管理员恢复网络。

**步骤3** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，在左侧图表分类中单击“连接”，查看“FE的MySQL端口连接数”监控图表，如果连接数较大；选择“实例 > FE > 图表”，在左侧图表分类中单击“CPU和内存”，查看“FE的CPU使用率”监控图表，如果CPU使用率较高；查看FE审计日志“/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log”的Time字段，统计任务平均时长，如果该值也较高，说明此告警是由于大任务并发导致的。

**步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 性能 > FE thrift接口各个方法接受的RPC请求中最长的耗时 (FE)”。

**步骤5** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

**步骤6** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤7** 等待十分钟，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**收集故障信息。**

**步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.404 ALM-50216 FE 节点使用的内存比率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE节点使用的内存比率，当检查到该值超出阈值（默认值为95%）时产生该告警。

当FE节点使用的内存比率低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50216	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

影响任务执行和客户端连接FE。

## 可能原因

FE堆内存过小。

## 处理步骤

检查FE堆内存使用率。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > FE节点使用的内存比率 (FE)”。

1. 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

- 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤2** 使用omm用户登录告警的FE节点后台，执行"top"查看进程使用内存情况，找到占用较高的内存的进程，检查是否是本服务的进程，是否合理。

- 是，执行**步骤3**
- 否，对此进程进行隔离、关闭或调整内存大小，并观察机器内存是否被释放出。

**步骤3** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

**收集故障信息。**

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤6** 单击右上角的编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.405 ALM-50217 FE 节点堆内存的使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查FE节点堆内存的使用率，当检查到该值超出阈值（默认值为95%）时产生该告警。

当FE节点堆内存的使用率低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50217	重要	业务质量告警	Doris	是



## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

影响任务执行和客户端连接FE。

## 可能原因

FE堆内存过小。

## 处理步骤

检查堆内存使用率。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > FE节点堆内存的使用率 (FE)”。

1. 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。
2. 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤2** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Doris > FE > 配置 > 全部配置”，搜索“FE\_GC\_OPTS”参数，将“-Xmx”的值根据实际情况调大，并单击“保存”，单击“确定”。

### 📖 说明

- 出现此告警时，说明当前Doris实例设置的堆内存无法满足当前数据传输所需的堆内存，建议打开实例监控界面，在页面上查看“Doris堆内存资源状况”监控图表，观察该监控图表中“Doris使用的堆内存大小”的变化趋势，根据当前堆内存使用的大小，调整“-Xmx”的值为当前堆内存使用量的两倍（或根据实际情况进行调整）。
- 注意堆内存设置时，可以设置“-Xms”和“-Xmx”近似相等，从而避免每次GC后调整堆的大小，引起性能下降。
- “-Xmx”与“XX:MaxPermSize”之和不能大于该节点服务器的实际物理内存值。

**步骤3** 重启受影响的服务或实例，观察界面告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

收集故障信息。

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤6** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.406 ALM-50219 当前查询执行线程池等待队列的长度超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查当前查询执行线程池等待队列的长度超过阈值，当检查到该值超出阈值（默认值为20）时产生该告警。

当前查询执行线程池等待队列的长度低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50219	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

导致整个系统任务执行变慢阻塞。

## 可能原因

可能存在较大的任务阻塞了队列执行时长。

## 处理步骤

查看任务执行情况。

**步骤1** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，在左侧图表分类中单击“连接”，查看“FE的MySQL端口连接数”监控图表，如果连接数较大；选择“实例 > FE > 图表”，在左侧图表分类中单击“CPU和内存”，查看“FE的CPU使用率”监控图表，如果CPU使用率较高；查看FE审计日志“/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log”的Time字段，统计任务平均时长，如果该值也较高，说明此告警是由于大任务并发导致的。

**步骤2** 查看系统默认的queryTimeout时长，连接Doris后执行以下命令：

```
show variables like 'query_timeout';
```

如果此值过大，可以执行set global query\_timeout=xxx;命令，适当缩短超时时间，拦截时长较长任务。

**步骤3** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 队列 > 当前查询执行线程池等待队列的长度 (BE)”。

**步骤4** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。

**步骤5** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。

**步骤6** 等待十分钟，查看告警是否自动恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤7**。

收集故障信息。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤8** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

## 11.407 ALM-50220 TCP 包接收错误的次数的比率超过阈值

### 告警解释

系统每30秒周期性检查TCP包接收错误的次数的比率，当检查到该值超出阈值（默认值为5%）时产生该告警。

当TCP包接收错误的次数的比率低于阈值时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50220	紧急	业务质量告警	Doris	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响

导致任务失败或者数据丢失。

### 可能原因

网络故障，导致数据无法发送。

### 处理步骤

- 步骤1** 以root用户登录故障节点所在主机，执行ping Doris所有节点的IP地址命令查看对端主机是否可以ping通。
  - 是，执行[步骤4](#)。
  - 否，执行[步骤2](#)。
- 步骤2** 联系网络管理员恢复网络。
- 步骤3** 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤4](#)。

收集故障信息。

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”框中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤6** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤7** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.408 ALM-50221 BE 数据盘的使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE数据盘的使用率，当检查到该值超出阈值（默认值为95%）时产生该告警。

当系统检测到BE数据盘的使用率低于阈值时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50221	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

新数据写入失败，任务中断。

## 可能原因

- 集群磁盘容量已满。
- BE节点间数据倾斜。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看当前告警“定位信息”中的角色名并确认主机名所在的IP地址。

**步骤2** 扩容告警上报节点的磁盘容量。

**步骤3** 扩容失败，或扩容后告警仍然没有消除，执行**步骤4**。

### 收集故障信息

**步骤4** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤5** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤6** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.409 ALM-50222 BE 中指定数据目录的磁盘状态异常

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE中指定数据目录的磁盘状态，当检查到该值不等于1（1表示正常，0表示异常）时产生该告警。BE中指定数据目录的磁盘状态恢复正常，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50222	紧急	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

可能会导致业务数据不可用，在Doris客户端查询数据失败。

## 可能原因

- 硬盘故障。
- 磁盘权限设置不正确。

## 处理步骤

### 查看是否存在磁盘告警

**步骤1** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 告警 > 告警”，查看是否存在告警“ALM-12014 设备分区丢失”或“ALM-12033 慢盘故障”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤2** 参考“ALM-12014 设备分区丢失”或“ALM-12033 慢盘故障”告警进行处理，查看对应告警是否清除。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 等待五分钟，检查该告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤4**。

### 修改磁盘权限

**步骤4** 在“运维 > 告警 > 告警”页面，查看该告警的“定位信息”和“附加信息”，获取该告警上报的故障磁盘位置信息。

**步骤5** 以root用户登录上报告警的节点，进入故障磁盘所在目录，使用ll命令查看该故障磁盘的权限是否711，用户是否为omm。

- 是，执行**步骤7**
- 否，执行**步骤6**。

**步骤6** 修改故障磁盘权限，如故障磁盘为data1，则执行以下命令：

```
chown omm:wheel data1
```

```
chmod 711 data1
```

**步骤7** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，勾选该BE实例，选择“更多 > 重启实例”，等待五分钟，查看是否有新的告警上报。

- 否，处理完毕。
- 是，执行**步骤8**。

#### 收集故障信息

**步骤8** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”和“OMS”。

**步骤10** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后20分钟，单击“下载”。

**步骤11** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.410 ALM-50223 BE 所需最大内存大于机器剩余可用内存

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE所需最大内存是否大于机器剩余可用内存，当检查到该值不等于1（1表示小于等于，0表示大于）时产生该告警。

BE所需最大内存小于等于机器剩余可用内存时，告警清除。



## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50223	重要	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

可能会导致任务运行时申请不到内存而失败。

## 可能原因

BE节点内存被其他进程占用过大导致机器剩余内存不够，或BE服务最大内存上限设置过大。

## 处理步骤

检查BE节点设置的最大内存上限是否合理。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > CPU和内存 > BE最大内存与机器剩余内存的关系 (BE)”。
- 步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，根据实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。
- 步骤3** 单击“操作”列的“修改”，根据实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。
- 步骤4** 等待两分钟，查看告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤5** 使用omm用户登录产生告警的BE所在节点，执行“top”查看进程使用内存情况，找到占用较高的内存的进程，检查是否是本服务应存在的进程，是否合理。
  - 是，执行**步骤6**。
  - 否，对此进程进行隔离、关闭或调整内存大小处理，观察机器内存是否被释放出。

**步骤6** 使用omm用户登录产生告警所在的BE节点，执行"free -g"查看系统使用中总的内存和剩余内存，查看剩余内存大小，预估使用率。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > BE（角色）> 内存”，调小“mem\_limit”参数的阈值，该参数值是BE占用内存的上限，修改后保存并重启BE实例。

**步骤8** BE重启成功后，等待五分钟，查看该告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤9](#)。

**收集故障信息。**

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的Doris。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.411 ALM-50224 BE 上执行的各类任务中是否存在某种类型的任务失败次数有增长趋势

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE上执行的各类任务中是否存在某种类型的任务失败次数有增长趋势，当检查到该值不等于1（1表示没有增长趋势，0表示有增长趋势）时产生该告警。

当系统检测到BE上执行的各类任务中不存在某种类型的任务失败次数有增长趋势时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50224	重要	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

导致某个场景下任务持续执行失败。

## 可能原因

可能存在某个BE的异常点导致任务触发场景下失败任务增长。

## 处理步骤

**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > Doris > 异常 > 是否存在某种类型的任务的失败的次数有增长趋势 (BE)”。
- 步骤2** 单击“平滑次数”后的编辑按钮，基于实际使用情况，修改平滑次数配置项，单击“确定”。
- 步骤3** 单击“操作”列的“修改”，基于实际使用情况，更改告警阈值，单击“确定”。
- 步骤4** 等待两分钟，查看告警是否清除。
  - 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息。**

- 步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤6** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。
- 步骤7** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，需手动清除告警。

## 参考信息

不涉及。

## 11.412 ALM-50225 FE 实例不可用

### 告警解释

系统每30秒周期性检查FE的进程状态，当检查到该值大于0（0表示状态正常，1表示状态异常）时产生该告警。

当系统检测到FE的进程状态正常时，告警清除。

### 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50225	紧急	处理错误告警	Doris	是

### 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

### 对系统的影响

当前FE实例不可用，无法响应客户端请求。

### 可能原因

- FE实例由于某种原因出现故障或被重启。
- FE节点本地磁盘空间不足。
- FE节点内存不足。

### 处理步骤

查看FE实例状态。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50225”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击告警上报的FE实例，查看实例的“运行状态”是否为“未知”或“正在恢复”状态。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 返回实例界面，勾选对应的FE实例，选择“更多 > 重启实例”，重启FE实例。

**步骤4** FE实例重启成功后，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中，查看“FE实例不可用”告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤5**。

**查看FE本地磁盘空间。**

**步骤5** 登录**步骤1**查看到的FE实例所在节点，查看“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Doris_*/*_FE/etc/fe.conf`”文件的“`meta_dir`”参数值。

例如，查看到的“`meta_dir`”参数值为：

```
meta_dir = /srv/BigData/doris_fe/doris-meta
```

**步骤6** 执行以下命令查看“`meta_dir`”属性值的磁盘使用是否达到100%：

```
df -h /srv/BigData/doris_fe/doris-meta
```

例如，以下命令回显表示“`meta_dir`”属性值的磁盘使用为40%：

```
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2 98G 37G 57G 40% /
```

- 是，执行**步骤7**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤7** 清理对应目录下无用信息，保证磁盘可用空间大于80%，等待几分钟查看“FE实例不可用”告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤8**。

**查看FE节点内存。**

**步骤8** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击上报告警对应的FE实例，单击“图表”，在“图表分类”中选择“CPU和内存”，查看“FE的内存使用率”是否达到了100%。

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行**步骤10**。

**步骤9** FE内存使用过高，连接到FE的进程会被结束，相关占用内容释放，等待几分钟后查看“FE实例不可用”告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤10**。

**收集故障信息。**

**步骤10** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

**步骤11** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤12** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤13** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.413 ALM-50226 BE 实例不可用

## 告警解释

系统每30秒周期性检查BE的进程状态，当检查到该值大于0（0表示状态正常，1表示状态异常）时产生该告警。

当系统检测到BE的进程状态正常时，告警清除。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50226	紧急	处理错误告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

当前BE实例不可用，无法对外提供读写数据功能。

## 可能原因

- BE实例由于某种原因出现故障或被重启。
- BE节点磁盘状态异常。
- BE节点本地磁盘空间不足。

## 处理步骤

### 查看BE实例状态。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50226”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击告警上报的BE实例，查看实例的“运行状态”是否为“正在恢复”或“未知”状态。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤3** 返回实例界面，勾选对应的BE实例，选择“更多 > 重启实例”，重启BE实例。
- 步骤4** BE实例重启成功后，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看“BE实例不可用”告警是否消除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤5**。

### 查看BE节点磁盘状态。

- 步骤5** 在告警列表中查看**步骤1**中的BE实例是否上报了“BE中指定数据目录的磁盘状态异常”告警。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤8**。
- 步骤6** 联系运维人员修复磁盘。
- 步骤7** 在告警列表中查看“BE实例不可用”告警是否消除。
- 是，处理完毕。
  - 否，执行**步骤8**。

### 查看BE节点本地磁盘空间。

- 步骤8** 在告警列表中查看**步骤1**中的BE是否上报了“BE数据盘的使用率超过阈值”告警。
- 是，执行**步骤9**。
  - 否，执行**步骤11**。
- 步骤9** 根据磁盘实际使用情况，执行以下操作增大BE磁盘空间：
- 查看“`/${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Doris_*/*_BE/etc/be.conf`”文件中的“`storage_root_path`”参数值，在对应目录下根据实际需求挂载更多磁盘。
  - 根据实际使用需求，删除表中不再使用的分区中的数据。
  - 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 实例 > 添加实例”，根据实际需求增加BE节点数量。
  - 使用MySQL客户端连接Doris后，根据实际需求执行以下命令减少表的副本数量：

```
alter table tblName set ("replication_allocation" = "tag.location.default:xxx");
```

**步骤10** 在告警列表中查看“BE实例不可用”告警是否消除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行[步骤11](#)。

收集故障信息。

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维>日志>下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选“Doris”，单击“确定”。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.414 ALM-50227 Doris 租户查询并发数超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查租户FE节点的查询并发数，当检查到该值超出阈值（默认值为90%）时产生该告警。

当检测到FE的查询并发数低于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50227	重要	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。



类别	参数名称	参数含义
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

当查询并发数过大时，会消耗大量的系统资源，导致系统响应时间变慢，甚至拒绝后续查询。

## 可能原因

租户业务量过大。

## 处理步骤

**查看租户FE实际查询并发数。**

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50227”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，选择上报告警的FE实例，单击“图表”，在“图表分类”中选择“租户资源”，查看“租户查询并发数”图表中实际的查询并发数是否大于阈值（默认值为90%）。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤3** 确认业务是否在告警时间段内有大量的任务执行。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤4** 在FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作的集群名称 > Doris > 租户资源”，根据实际业务适当调大该告警的阈值和平滑次数。等待任务结束之后，查看告警是否消除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

**收集故障信息**

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”。

**步骤7** 在“主机”中选择异常的主机，单击“确定”。

**步骤8** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.415 ALM-50228 Doris 租户内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检查租户BE节点的内存使用率，当检查到该值超出阈值时产生该告警。

当检测到租户BE节点的内存使用率低于阈值时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50228	紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为85%）	业务质量告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

业务进程响应缓慢或不可用。

## 可能原因

租户查询数据过大，且未开启内存软隔离。

## 处理步骤

### 查看租户BE实际内存使用大小。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50228”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址。
- 步骤2** 单击“阈值设置”，选择“待操作的集群名称 > Doris > 租户资源 > 租户内存使用率超过阈值”，查看并记录该告警的阈值。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，选择上报告警的BE实例，单击“图表”，在“图表分类”中选择“租户资源”，查看“租户内存使用大小”图表中实际的内存使用大小是否大于**步骤2**查看到的阈值，并记录内存使用大小超过阈值的租户名。
- 是，执行**步骤3**。
  - 否，执行**步骤8**。
- 步骤4** 确认业务是否在告警时间段内查询了大量的大表数据。
- 是，执行**步骤5**。
  - 否，执行**步骤8**。
- 步骤5** 选择“租户资源 > 租户资源管理”，在租户列表中单击**步骤2**的租户名，选择“资源”页签，单击“资源详情”右侧的编辑按钮，查看“开启内存软隔离”按钮是否打开。
- 是，执行**步骤7**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤6** 打开“开启内存软隔离”按钮，并单击“确定”。等待任务执行结束后，在告警列表中查看该告警是否清除。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤7**。
- 步骤7** 选择“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作的集群名称 > Doris > 租户资源”，根据实际业务适当调大该告警的阈值和平滑次数。等待任务结束之后，在告警列表中查看该告警是否清除。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤8**。

### 收集故障信息

- 步骤8** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤9** 在“服务”中勾选待操作集群的“Doris”。
- 步骤10** 在“主机”中选择对应角色所在的主机，单击“确定”。
- 步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.416 ALM-50229 Doris FE 连接 OBS 不可用

## 告警解释

系统每30秒周期性检查Doris FE实例节点对OBS的连接是否可用，当检查到连接状态码为非零时，产生该告警。

当检测到连接状态码为零时，告警恢复。

该告警仅适用于MRS 3.3.1及之后版本。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50229	紧急	环境告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Doris部分特性和功能不可用，例如：冷热分离和Hive OBS Catalog等。

## 可能原因

- 获取的AK/SK失效。
- 连接OBS失败。

## 处理步骤

确认上报告警原因。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50229”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址，查看“附加信息”中的CurrentValue值。

- 若“CurrentValue”值为“2”，表示获取的AK/SK失效，执行**步骤2**。
- 若“CurrentValue”值为“3”，表示连接OBS失败，执行**步骤7**。

**获取的AK/SK失效。**

**步骤2** 登录MRS云服务控制台，鼠标移到右上角登录用户名处，选择“我的凭证”。

**步骤3** 单击“访问密钥”，检查密钥列表中对应的密钥的“状态”是否是“启用”。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，在该密钥所在行的“操作”列，单击“启用”。

**步骤4** 单击改密钥所在行的“删除”，删除该密钥。再单击“新增访问密钥”，单击“确定”，创建并下载新的访问密钥，并获取AK和SK。

**步骤5** 将新获取的AK/SK重新配置至Resource的“obs.access\_key”和“obs.secret\_key”参数中。

**步骤6** 等待1分钟左右，登录FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**连接OBS失败。**

**步骤7** 检查集群和OBS网络是否连通。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤8** 登录MRS云服务管理控制台，在服务列表选择“统一身份认证服务 IAM > 委托”，在委托列表中单击MRS集群配置的委托名称。

**步骤9** 单击“授权记录”，单击权限列表中各个策略的名称。

**步骤10** 在“策略内容”中搜索“Action”，并查看是否包含“obs”。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤11**。

**步骤11** 根据配置Doris冷热分离操作指导创建OBS权限策略。等待15~20分钟左右，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤12** 请联系运维人员，进行故障诊断和修复。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.417 ALM-50230 Doris BE 连接 OBS 不可用

## 告警解释

系统每30秒周期性检查Doris BE实例节点对OBS的连接是否可用，当检查到连接状态码非零时，产生该告警。

当检测到连接状态码为零时，告警恢复。

该告警仅适用于MRS 3.3.1及之后版本。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50230	紧急	环境告警	Doris	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Detail	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

Doris部分特性和功能不可用，例如：冷热分离和Hive OBS Catalog等。

## 可能原因

- 获取的AK/SK失效。
- 连接OBS失败。

## 处理步骤

确认上报告警原因。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，选中“告警ID”为“50230”的告警，查看“定位信息”中的角色名并确定实例的IP地址，查看“附加信息”中的CurrentValue值。

- 若“CurrentValue”值为“2”，表示获取的AK/SK失效，执行**步骤2**。
- 若“CurrentValue”值为“3”，表示连接OBS失败，执行**步骤7**。

**获取的AK/SK失效。**

**步骤2** 登录MRS云服务控制台，鼠标移到右上角登录用户名处，选择“我的凭证”。

**步骤3** 单击“访问密钥”，检查密钥列表中对应的密钥的“状态”是否是“启用”。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，在该密钥所在行的“操作”列，单击“启用”。

**步骤4** 单击改密钥所在行的“删除”，删除该密钥。再单击“新增访问密钥”，单击“确定”，创建并下载新的访问密钥，并获取AK和SK。

**步骤5** 将新获取的AK/SK重新配置至Resource的“obs.access\_key”和“obs.secret\_key”参数中。

**步骤6** 等待1分钟左右，登录FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤7**。

**连接OBS失败。**

**步骤7** 检查集群和OBS网络是否连通。

- 是，执行**步骤8**。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤8** 登录MRS云服务管理控制台，在服务列表选择“统一身份认证服务 IAM > 委托”，在委托列表中单击MRS集群配置的委托名称。

**步骤9** 单击“授权记录”，单击权限列表中各个策略的名称。

**步骤10** 在“策略内容”中搜索“Action”，并查看是否包含“obs”。

- 是，执行**步骤12**。
- 否，执行**步骤11**。

**步骤11** 根据配置Doris冷热分离操作指导创建OBS权限策略。等待15~20分钟左右，在告警列表中查看该告警是否清除。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤12**。

**步骤12** 请联系运维人员，进行故障诊断和修复。

---结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.418 ALM-50401 JobServer 等待任务数量超过阈值

## 告警解释

系统每30秒周期性检测提交到JobServer的作业数量，当等待执行的作业数量超过800时，触发该告警。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50401	紧急（默认阈值为900） 重要（默认阈值为800）	业务质量告警	JobGateway	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名

## 对系统的影响

已检测到JobServer任务队列中存在过多任务数（详细的任务队列使用情况，请参考本告警的附加信息字段），将导致如下影响：

1. 当JobServer任务队列中的任务数达到队列最大值（默认为1000）时，新的任务将无法添加，将会影响用户的大数据任务提交。
2. 在JobServer任务队列中的任务数达到队列最大值之前，JobServer队列中任务的提交速度将会恶化，如：用户已添加任务提交到Yarn组件的时间会变长，可能达到小时级别；用户新添加任务提交到Yarn组件的时间变长，可能达到小时级别。

## 可能原因


瞬时提交作业的数量过多。



## 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > JobGateway”。
- 步骤2** 选择“实例”页签，单击“添加实例”，根据用户实际作业提交量，新增JobServer实例数量。
- 步骤3** 实例添加完成后，重启JobGateway服务。
- 步骤4** 等待5分钟，查看本告警是否恢复。  
是，操作结束。  
否，执行**步骤5**。

### 收集故障信息

- 步骤5** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤6** 在“服务”中勾选待操作集群的“JobGateway”。
- 步骤7** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。
- 步骤8** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.419 ALM-50402 JobGateway 服务不可用

## 告警解释

系统按60秒周期性检测组件JobGateway的服务状态。当检测到组件JobGateway服务异常时产生该告警。

当检测到组件JobGateway服务恢复时告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
50402	紧急	处理错误告警	JobGateway	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名

## 对系统的影响

用户无法操作与JobGateway组件相关的作业功能。例如：MRS管控面作业管理中的功能，无法在作业管理中进行提交、终止、查看作业等操作；无法成功调用MRS API V2 作业管理接口。

## 可能原因

JobGateway服务所在节点故障。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > JobGateway > 实例”。进入实例页面查看JobServer或JobBalancer全部实例是否故障或未启动，并查看故障或未启动实例所在节点的主机名。

**步骤2** 在FusionInsight Manager的“告警”页面，查看是否有“NodeAgent进程异常”告警产生。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤3** 查看告警信息里的主机名是否和**步骤1**主机名一致。

- 是，执行**步骤4**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤4** 参考“ALM-12006 NodeAgent进程异常”文档步骤处理该告警。


**步骤5** 在告警列表中查看“JobGateway服务不可用”告警是否清除。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤6**。

### 收集故障信息

**步骤6** 在FusionInsight Manager首页，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤7** 在“服务”中勾选待操作集群的“JobGateway”。

**步骤8** 单击右上角的 设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤9** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.420 ALM-51201 LakeSearch 服务不可用

## 告警解释

系统每60秒周期性检测LakeSearch的服务状态，当发现LakeSearch服务不可用时，系统产生告警。当LakeSearch服务正常时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
51201	紧急	处理错误告警	LakeSearch	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群或系统名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。

## 对系统的影响

LakeSearch无法对外提供服务。

## 可能原因

LakeSearch依赖的组件服务不可用。

## 处理步骤

检查LakeSearch依赖的DBService、KrbServer、HBase、Elasticsearch的运行状态。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务”。
- 步骤2** 分别查看DBService、KrbServer、HBase、Elasticsearch服务的“运行状态”是否为“良好”。
- 是，执行**步骤6**。
  - 否，执行**步骤3**。
- 步骤3** 单击“运行状态”不为“良好”的组件名称。
- 步骤4** 在“实例”页签中勾选故障实例，选择“更多 > 重启实例”，查看实例能否成功启动。
- 是，执行**步骤5**。
  - 否，执行**步骤6**。
- 步骤5** 等待1分钟，查看告警是否恢复。
- 是，操作结束。
  - 否，执行**步骤6**。
- 收集故障信息。**
- 步骤6** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。
- 步骤7** 在“服务”中勾选“LakeSearch”，单击“确定”。
- 步骤8** 在“主机”中勾选对应角色所在的主机。
- 步骤9** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后1小时，单击“下载”。
- 步骤10** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.421 ALM-51202 LakeSearch 堆内存使用率超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测LakeSearch堆内存使用率，当LakeSearch堆内存使用率连续超过阈值的次数达到设置的平滑次数，就会产生该告警。

平滑次数为1时，LakeSearch堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1时，LakeSearch堆内存使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
51202	紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%）	业务质量告警	LakeSearch	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称。
	角色名	产生告警的角色名称。
	主机名	产生告警的主机名。
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响




LakeSearch堆内存使用率过高，会影响LakeSearch语义搜索的性能，甚至造成内存溢出导致LakeSearch实例进程不可用。

## 可能原因

LakeSearch配置的堆内存不足。

## 处理步骤

查看LakeSearch JVM内存配置并进行调整。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > LakeSearch > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 在配置页面右上方搜索框搜索“GC\_OPTS”，列出所有实例的“GC\_OPTS”参数。
- 步骤3** 选中需要修改“GC\_OPTS”值的实例，查看该实例值配置框后是否有  查看差异化配置图标。
  - 是，执行**步骤4**。
  - 否，执行**步骤5**。
- 步骤4** 单击 ，在弹出的对话框中单击右侧 ，单击“确定”保存。

**步骤5** 将“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值根据如下说明进行调整。

#### 说明

LakeSearch实例的GC参数配置建议：

- 将LakeSearch实例“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值调整为8G。
- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

**步骤6** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

**步骤7** 单击“实例”，勾选配置状态为“配置过期”的实例，选择“更多 > 重启实例”根据界面提示重启受影响的实例。

**步骤8** 等待1分钟，查看告警是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行**步骤9**。

#### 收集故障信息。

**步骤9** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤10** 在“服务”中勾选待操作集群的“LakeSearch”。

**步骤11** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤12** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。

# 11.422 ALM-51203 LakeSearch 实例进程垃圾回收（GC）时间超过阈值

## 告警解释

系统每60秒周期性检测LakeSearch实例进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到LakeSearch实例进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时（默认阈值30s），产生该告警。

平滑次数为1时，LakeSearch实例进程垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值时，告警恢复。平滑次数大于1时，LakeSearch实例进程垃圾回收（GC）时间小于或等于阈值的90%时，告警恢复。

## 告警属性

告警ID	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除
51203	重要	业务质量告警	LakeSearch	是

## 告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	来源	产生告警的集群名称。
	服务名	产生告警的服务名称
	角色名	产生告警的角色名称
	主机名	产生告警的主机名
附加信息	Trigger Condition	系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。

## 对系统的影响

LakeSearch实例进程的垃圾回收时间过长，可能影响LakeSearch实例进程正常提供服务。


## 可能原因

该节点LakeSearch实例运行的业务负载高，堆内存配置不合理，导致进程GC频繁。



## 处理步骤

检查实例堆内存配置大小。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“运维 > 告警 > 告警”，展开告警“LakeSearch实例进程垃圾回收（GC）时间超过阈值”，查看“定位信息”中的“主机名”。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > LakeSearch > 实例”，分别单击产生告警的主机名所对应的SearchServer和SearchFactory实例名称，进入产生告警的实例页面，查看图表区域的“SearchServer GC时间统计”和“SearchFactory GC时间统计”的GC时间是否持续大于阈值。若图表不存在，可单击图表区域时间编辑按钮后的小三角，选择“定制 > 垃圾回收”，勾选对应图表，单击“确定”。
  - 是，执行[步骤3](#)。
  - 否，执行[步骤11](#)。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > LakeSearch > 配置 > 全部配置”。
- 步骤4** 在配置页面右上方搜索框搜索“GC\_OPTS”，列出所有实例的“GC\_OPTS”参数的配置项。

**步骤5** 选中需要修改“GC\_OPTS”值的实例，查看该实例值配置框后是否有 查看差异化配置图标。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 单击，在弹出的对话框中单击右侧，单击“确定”保存。

**步骤7** 将“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值可参考如下说明进行调整。

#### 说明

LakeSearch实例的GC参数配置建议：

- 将LakeSearch实例“GC\_OPTS”参数值中的“-Xms”和“-Xmx”的值调整为8G。
- 建议“-Xms”和“-Xmx”设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。

**步骤8** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

**步骤9** 单击“实例”，勾选配置状态为“配置过期”的实例，选择“更多 > 重启实例”根据界面提示重启受影响的实例。

**步骤10** 等待1分钟，查看告警是否恢复。

- 是，操作结束。
- 否，执行**步骤11**。

#### 收集故障信息。

**步骤11** 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 日志 > 下载”。

**步骤12** 在“服务”中勾选待操作集群的“LakeSearch”。

**步骤13** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”分别为告警产生时间的前后10分钟，单击“下载”。

**步骤14** 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。

----结束

## 告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

## 参考信息

不涉及。



# 12 安全性说明

## 12.1 集群（未启用 Kerberos 认证）安全配置建议

Hadoop社区版本提供两种认证方式Kerberos认证（安全模式）和Simple认证（普通模式），在创建集群时，MRS支持配置是否启用Kerberos认证。

在安全模式下MRS集群统一使用Kerberos认证协议进行安全认证。

而普通模式下MRS集群各组件使用原生开源的认证机制，一般为Simple认证方式。而Simple认证，在客户端连接服务端的过程中，默认以客户端执行用户（例如操作系统用户“root”等）自动完成认证，管理员或业务用户不显示感知认证。而且客户端在运行时，甚至可以通过注入UserGroupInformation来伪装成任意用户（包括superuser），集群资源管理接口和数据控制接口在服务端无认证和鉴权控制，很容易被黑客利用和攻击。

所以在普通模式下，必须通过严格限定网络访问权限来保障集群的安全。操作建议如下：

- 尽量将业务应用程序部署在同VPC和子网下的ECS中，避免通过外网访问MRS集群。
- 配置严格限制访问范围的安全组规则，禁止对MRS集群的入方向端口配置允许Any或0.0.0.0的访问规则。
- 如需从集群外访问集群内组件原生页面，请参考[创建连接MRS集群的SSH隧道并配置浏览器](#)进行配置。

## 12.2 安全认证原理和认证机制

### 功能

开启了Kerberos认证的安全模式集群，进行应用开发时需要进行安全认证。

使用Kerberos的系统在设计上采用“客户端/服务器”结构与AES等加密技术，并且能够进行相互认证（即客户端和服务器端均可对对方进行身份认证）。可以用于防止窃听、防止replay攻击、保护数据完整性等场合，是一种应用对称密钥体制进行密钥管理的系统。

## 结构

Kerberos的原理架构如图12-1所示，各模块的说明如表12-1所示。

图 12-1 原理架构




表 12-1 模块说明

模块	说明
Application Client	应用客户端，通常是需要提交任务（或者作业）的应用程序。
Application Server	应用服务端，通常是应用客户端需要访问的应用程序。
Kerberos	提供安全认证的服务。
KerberosAdmin	提供认证用户管理的进程。
KerberosServer	提供认证票据分发的进程。

步骤原理说明：

应用客户端（Application Client）可以是集群内某个服务，也可以是客户二次开发的一个应用程序，应用程序可以向应用服务提交任务或者作业。

1. 应用程序在提交任务或者作业前，需要向Kerberos服务申请TGT（Ticket-Granting Ticket），用于建立和Kerberos服务器的安全会话。
2. Kerberos服务在收到TGT请求后，会解析其中的参数来生成对应的TGT，使用客户端指定的用户名的密钥进行加密响应消息。
3. 应用客户端收到TGT响应消息后，解析获取TGT，此时，再由应用客户端（通常是rpc底层）向Kerberos服务获取应用服务端的ST（Server Ticket）。
4. Kerberos服务在收到ST请求后，校验其中的TGT合法后，生成对应的应用服务的ST，再使用应用服务密钥将响应消息进行加密处理。
5. 应用客户端收到ST响应消息后，将ST打包到发给应用服务的消息里面传输给对应的应用服务端（Application Server）。
6. 应用服务端收到请求后，使用本端应用服务对应的密钥解析其中的ST，并校验成功后，本次请求合法通过。

## 基本概念

以下为常见的基本概念，可以帮助用户减少学习Kerberos框架所花费的时间，有助于更好的理解Kerberos业务。以HDFS安全认证为例：

### TGT

票据授权票据（Ticket-Granting Ticket），由Kerberos服务生成，提供给应用程序与Kerberos服务器建立认证安全会话，该票据的默认有效期为24小时，24小时后该票据自动过期。

TGT申请方式(以HDFS为例)：

#### 1. 通过HDFS提供的接口获取。

```
/**
 * login Kerberos to get TGT, if the cluster is in security mode
 * @throws IOException if login is failed
 */
private void login() throws IOException {
 // not security mode, just return
 if (!"kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
 return;
 }

 //security mode
 System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);

 UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
 UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
}
```

#### 2. 通过客户端shell命令以kinit方式获取。

### ST

服务票据（Server Ticket），由Kerberos服务生成，提供给应用程序与应用服务建立安全会话，该票据一次性有效。

ST的生成在FusionInsight产品中，基于hadoop-rpc通信，由rpc底层自动向Kerberos服务端提交请求，由Kerberos服务端生成。

## 认证代码实例讲解

```
package com.xxx.bigdata.hdfs.examples;

import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation;

public class KerberosTest {
 private static String PATH_TO_HDFS_SITE_XML = KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("hdfs-site.xml")
 .getPath();
 private static String PATH_TO_CORE_SITE_XML = KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("core-site.xml")
 .getPath();
 private static String PATH_TO_KEYTAB =
 KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("user.keytab").getPath();
 private static String PATH_TO_KRB5_CONF =
 KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("krb5.conf").getPath();
 private static String PRINCIPAL_NAME = "develop";
 private FileSystem fs;
```

```
private Configuration conf;

/**
 * initialize Configuration
 */
private void initConf() {
 conf = new Configuration();

 // add configuration files
 conf.addResource(new Path(PATH_TO_HDFS_SITE_XML));
 conf.addResource(new Path(PATH_TO_CORE_SITE_XML));
}

/**
 * login Kerberos to get TGT, if the cluster is in security mode
 * @throws IOException if login is failed
 */
private void login() throws IOException {
 // not security mode, just return
 if (!"kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
 return;
 }

 //security mode
 System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);

 UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
 UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
}

/**
 * initialize FileSystem, and get ST from Kerberos
 * @throws IOException
 */
private void initFileSystem() throws IOException {
 fs = FileSystem.get(conf);
}

/**
 * An example to access the HDFS
 * @throws IOException
 */
private void doSth() throws IOException {
 Path path = new Path("/tmp");
 FileStatus fStatus = fs.getFileStatus(path);
 System.out.println("Status of " + path + " is " + fStatus);
 //other thing
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
 KerberosTest test = new KerberosTest();
 test.initConf();
 test.login();
 test.initFileSystem();
 test.doSth();
}
```

### 说明

1. Kerberos认证时需要配置Kerberos认证所需要的文件参数，主要包含keytab路径，Kerberos认证的用户名称，Kerberos认证所需要的客户端配置krb5.conf文件。
2. 方法login()为调用hadoop的接口执行Kerberos认证，生成TGT票据。
3. 方法doSth()调用hadoop的接口访问文件系统，此时底层RPC会自动携带TGT去Kerberos认证，生成ST票据。

# 13 高危操作一览表

## 禁用操作

表13-1中描述了在集群操作与维护阶段，观察进行日常操作时应注意的禁用操作。

表 13-1 禁用操作

类别	操作风险
严禁删除ZooKeeper相关数据目录	ClickHouse/HDFS/Yarn/HBase/Hive等很多组件都依赖于ZooKeeper，在ZooKeeper中保存元数据信息。删除ZooKeeper中相关数据目录将会影响相关组件的正常运行。
严禁JDBCServer主备节点频繁倒换	频繁主备倒换将导致业务中断。
严禁删除Phoenix系统表或系统表数据 (SYSTEM.CATALOG、SYSTEM.STATS、SYSTEM.SEQUENCE、SYSTEM.FUNCTION)	删除系统表将导致无法正常进行业务操作。
严禁手动修改Hive元数据库的数据 (hive-meta数据库)	修改Hive元数据可能会导致Hive数据解析错误，Hive无法正常提供服务。
禁止对Hive的元数据表手动进行insert和update操作	修改Hive元数据可能会导致Hive数据解析错误，Hive无法正常提供服务。
严禁修改Hive私有文件目录hdfs:///tmp/hive-scratch的权限	修改该目录权限可能会导致Hive服务不可用。
严禁修改Kafka配置文件中broker.id	修改Kafka配置文件中broker.id将会导致该节点数据失效。
严禁修改节点主机名	主机名修改后会导致该主机上相关实例和上层组件无法正常提供服务，且无法修复。
禁止重装节点OS	该操作会导致MRS集群进入异常状态，影响MRS集群使用。

类别	操作风险
禁止使用私有镜像	该操作会导致MRS集群进入异常状态，影响MRS集群使用。

以下各表分别描述了各组件在操作与维护阶段，进行日常操作时应注意的高危操作。

## 集群高危操作

表 13-2 集群高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
随意修改omm用户下的文件目录或者文件权限	该操作会导致MRS集群服务不可用	★ ★ ★ ★ ★	请勿执行该操作	观察MRS集群服务是否可用
绑定弹性公网IP	该操作会将集群的manager所在的master节点暴露在公网，会增大来自互联网的网络攻击风险可能性	★ ★ ★ ★ ★	请确认绑定的弹性公网IP为可信任的公网访问IP	无
开放集群22端口安全组规则	该操作会增大用户利用22进行漏洞攻击的风险	★ ★ ★ ★ ★	针对开放的22端口进行设置安全组规则，只允许可信的IP可以访问该端口，入方向规则不推荐设置允许0.0.0.0可以访问。	无
删除集群或删除集群数据	该操作会导致数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	删除前请务必再次确认该操作的必要性，同时要保证数据已完成备份	无
扩容集群	该操作会导致数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	扩容前请务必再次确认该操作的必要性，同时要保证数据已完成备份	无

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
卸载磁盘或格式化数据盘	该操作会导致数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	操作前请务必再次确认该操作的必要性，同时要保证数据已完成备份	无

## Manager 高危操作

表 13-3 Manager 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改OMS密码	该操作会重启OMS各进程，影响集群的管理维护	★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常
导入证书	该操作会重启OMS进程和整个集群，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常
升级	该操作会重启Manager和整个集群，影响集群的管理维护和业务 分配集群管理权限的用户，需要严格管控，以防范可能的安全风险	★ ★ ★	修改时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常
恢复OMS	该操作会重启Manager和整个集群，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常
修改IP	该操作会重启Manager和整个集群，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★	修改时确保同一时间无其它管理维护操作，且修改的IP填写正确无误	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改日志级别	如果修改为DEBUG, 会导致Manager运行速度明显降低	★ ★	修改前确认操作的必要性, 并及时修改回默认设定	无
更换控制节点	该操作会导致部署在该节点上的服务中断, 且当该节点同时为管理节点时, 更换节点会导致重启OMS各进程, 影响集群的管理维护	★ ★ ★	更换前确认操作的必要性, 更换时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生, 观察集群的管理维护是否正常, 业务是否正常
更换管理节点	该操作会导致部署在该节点上的服务中断, 会导致重启OMS各进程, 影响集群的管理维护	★ ★ ★ ★	更换前确认操作的必要性, 更换时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生, 观察集群的管理维护是否正常, 业务是否正常
重启下层服务时, 如果勾选同时重启上层服务	该操作会导致上层服务业务中断, 影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★ ★	操作前确认操作的必要性, 操作时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生, 观察集群的管理维护是否正常, 业务是否正常
修改OLDAP端口	修改该参数时, 会重启LdapServer和Kerberos服务和其关联的所有服务, 会影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	操作前确认操作的必要性, 操作时确保同一时间无其它管理维护操作	无
用户删除supergroup组	删除supergroup组导致相关用户权限变小, 影响业务访问	★ ★ ★ ★ ★	修改前确认需要添加的权限, 确保用户绑定的supergroup权限删除前, 相关权限已经添加, 不会对业务造成影响	无
重启服务	重启过程中会中断服务, 如果勾选同时重启上层服务会导致依赖该服务的上层服务中断	★ ★ ★	操作前确认重启的必要性	观察是否有未恢复的告警产生, 观察集群的管理维护是否正常, 业务是否正常



操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改节点SSH默认端口	修改默认端口（22）将导致创建集群、添加服务/实例、添加主机、重装主机等功能无法正常使用，并且会导致集群健康检查结果中节点互信、omm/ommdba用户密码过期等检查项不准确	★ ★ ★	执行相关操作前将SSH端口改回默认值	无

## CDL 高危操作

表 13-4 CDL 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
单独启停基础组件	该操作将会影响服务的一些基础功能导致业务失败	★ ★ ★	请勿单独启停Kafka/DBService/ZooKeeper/Kerberos/LDAP等基础组件，启停基础组件请勾选关联服务	观察服务状态是否正常
重启/停止服务	该操作将会导致业务中断	★ ★	确保在必要时重启/停止服务	观察服务是否运行正常

## ClickHouse 高危操作

表 13-5 ClickHouse 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
删除数据目录	该操作将会导致业务信息丢失	★ ★ ★	请勿手动删除数据目录	观察数据目录是否正常

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
缩容 ClickHouseServer实例	该操作需要关注同分片中的ClickHouseServer实例节点需要同时退服缩容，否则会造成逻辑集群拓扑信息错乱；该操作执行前需检查逻辑集群内各节点的数据库和数据表信息，进行缩容预分析，保证缩容退服过程中数据迁移成功，避免数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	进行缩容操作前，提前收集信息进行ClickHouse逻辑集群及实例节点状态判断	观察ClickHouse逻辑集群拓扑信息，各ClickHouseServer中数据库和数据表信息，以及数据量
扩容 ClickHouseServer实例	该操作需要关注新扩容节点是否需要创建老节点上同名的数据库或数据表，否则会造成后续数据迁移、数据均衡以及缩容退服失败	★ ★ ★ ★ ★	进行扩容操作前，确认新扩容ClickHouseServer实例作用和目的，是否需要同步创建相关数据库和数据表	观察ClickHouse逻辑集群拓扑信息，各ClickHouseServer中数据库和数据表信息，以及数据量
退服 ClickHouseServer实例	该操作需要关注同分片中的ClickHouseServer实例节点需要同时退服，否则会造成逻辑集群拓扑信息错乱；该操作执行前需检查逻辑集群内各节点的数据库和数据表信息，进行预分析，保证退服过程中数据迁移成功，避免数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	进行退服操作前，提前收集信息进行Clickhouse逻辑集群及实例节点状态判断	观察ClickHouse逻辑集群拓扑信息，各ClickHouseServer中数据库和数据表信息，以及数据量
入服 ClickHouseServer实例	该操作需要关注入服时必须选择原有分片中的所有节点入服，否则会造成逻辑集群拓扑信息错乱	★ ★ ★ ★ ★	进行入服操作前，对于待入服节点的分片归属信息需要确认	观察ClickHouse逻辑集群拓扑信息
修改数据目录下内容（创建文件、文件夹）	该操作将会导致该节点上的ClickHouse的实例故障	★ ★ ★	请勿手动在数据目录下创建或修改文件及文件夹	观察数据目录是否正常

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
单独启停基础组件	该操作将会影响服务的一些基础功能导致业务失败	★ ★ ★	请勿单独启停 ZooKeeper/ Kerberos/ LDAP等基础组件，启停基础组件请勾选关联服务	观察服务状态是否正常
重启/停止服务	该操作将会导致业务中断	★ ★	确保在必要时重启/停止服务	观察服务是否运行正常

## DBService 高危操作

表 13-6 DBService 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 DBService 密码	修改密码需要重启服务，服务在重启过程中无法访问。	★ ★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作。	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常
恢复 DBService 数据	数据恢复后，会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的数据。 数据恢复后，依赖 DBService的组件可能配置过期，需要重启配置过期的服务。	★ ★ ★ ★	恢复前确认操作的必要性，恢复时确保同一时间无其它管理维护操作。	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常
DBService 主备倒换	倒换DBServer过程中，DBService无法提供服务。	★ ★	操作前确认该操作的必要性，操作时确保同一时间无其它管理维护操作。	无

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 DBService 浮动IP配置	需要重启DBService服务使配置生效，服务在重启无法访问。 如果浮动IP已被使用过，将会导致配置失败，DBService启动失败。	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效。	观察服务能否正常启动

## Flink 高危操作

表 13-7 Flink 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改日志级别	如果修改为DEBUG，会影响任务运行性能	★ ★	修改前确认操作的必要性，并及时修改回默认设定	无
修改文件权限	该操作可能导致任务运行失败	★ ★ ★	修改前确认操作的必要性	观察相关业务操作是否正常

## Flume 高危操作

表 13-8 Flume 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 Flume实例的启动参数 GC_OPTS	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改HDFS的副本数目 dfs.replication, 将默认值由3改为1	导致: 1. 存储可靠性下降, 磁盘故障时, 会发生数据丢失 2. NameNode重启失败, HDFS服务不可用	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时, 请仔细查看参数说明。保证数据存储的副本数不低于2	观察默认的副本值是否不为1, HDFS服务是否可以正常提供服务

## HBase 高危操作

表 13-9 HBase 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改加密的相关配置项 <ul style="list-style-type: none"> <li>hbase.regionserver.wal.encryption</li> <li>hbase.crypto.keyprovider.parameters.uri</li> <li>hbase.crypto.keyprovider.parameters.encryptedtext</li> </ul>	导致服务启动异常	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述, 加密相关配置项是有关联的, 确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
已使用加密的情况下关闭或者切换加密算法，关闭主要指修改 hbase.regionserver.wal.encryption为 false，切换主要指 AES和 SMS4的切换	导致服务启动失败，数据丢失	★ ★ ★ ★	加密HFile和WAL内容的时候，如果已经使用一种加密算法加密并且已经建表，请不要随意关闭或者切换加密算法。 未建加密表（ENCRYPTIO N=>AES/SMS4）的情况下可以切换，否则禁止操作	无
修改 HBase实例的启动参数 GC_OPTS、HBASE_HEAPSIZE	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效，且 GC_OPTS与 HBASE_HEAPSIZE参数值无冲突	观察服务能否正常启动
使用 OfflineMetaRepair 工具	导致服务启动异常	★ ★ ★ ★	必须在HBase下线的情况下才可以使用该命令，而且不能在数据迁移的场景中使用该命令	观察HBase服务是否可以正常启动。

## HDFS 高危操作

表 13-10 HDFS 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改HDFS的NameNode的数据存储目录dfs.name.node.name.dir、DataNode的数据配置目录dfs.datanode.data.dir	导致服务启动异常	★ ★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
执行hadoop distcp命令时，使用-delete参数	Distcp拷贝时，源集群没有而目的集群存在的文件，会在目的集群删除	★ ★	在使用Distcp的时候，确保是否保留目的集群多余的文件，谨慎使用-delete参数	Distcp数据拷贝后，查看目的的数据是否按照参数配置保留或删除
修改HDFS实例的启动参数GC_OPTS、HADOOP_HEAPSIZE和GC_PROFILE	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效，且GC_OPTS与HADOOP_HEAPSIZE参数值无冲突	观察服务能否正常启动
修改HDFS的副本数目dfs.replication，将默认值由3改为1	导致： 1. 存储可靠性下降，磁盘故障时，会发生数据丢失 2. NameNode重启失败，HDFS服务不可用	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时，请仔细查看参数说明。保证数据存储的副本数不低于2	观察默认的副本值是否不为1，HDFS服务是否可以正常提供服务

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改Hadoop中各模块的RPC通道的加密方式 hadoop.rpc.protection	导致服务故障及业务异常	★ ★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察HDFS及其他依赖HDFS的服务能否正常启动，并提供服务

## Hive 高危操作

表 13-11 Hive 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改Hive实例的启动参数 GC_OPTS	修改该参数可能会导致Hive实例无法启动	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
删除MetaStore所有实例	Hive元数据丢失，Hive无法提供服务	★ ★ ★	除非确定丢弃Hive所有表信息，否则不要执行该操作	观察服务能否正常启动
使用HDFS文件系统接口或者HBase接口删除或修改Hive表对应的文件	该操作会导致Hive业务数据丢失或被篡改	★ ★	除非确定丢弃这些数据，或者确保该修改操作符合业务需求，否则不要执行该操作	观察Hive数据是否完整



操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
使用HDFS文件系统接口或者HBase接口修改Hive表对应的文件或目录访问权限	该操作可能会导致相关业务场景不可用	★ ★ ★	请勿执行该操作	观察相关业务操作是否正常
使用HDFS文件系统接口删除或修改文件hdfs:///apps/templeton/hive-3.1.0.tar.gz	该操作可能会导致WebHCat无法正常执行业务	★ ★	请勿执行该操作	观察相关业务操作是否正常
导出表数据覆盖写入本地目录，例如将t1表中数据导出，覆盖到“/opt/dir”路径下： <b>insert overwrite local directory '/opt/dir' select * from t1;</b>	该操作会删除目标目录，如果设置错误，会导致软件或者操作系统无法启动	★ ★ ★ ★ ★	确认需要写入的路径下不要包含任何文件；或者不要使用overwrite关键字	观察目标路径是否有文件丢失

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
将不同的数据库、表或分区文件指定至相同路径，例如默认仓库路径“/user/hive/warehouse”。	执行创建操作后数据可能会紊乱，如果删除其中一个数据库、表或分区，会导致其他对象数据丢失	★ ★ ★ ★ ★	请勿执行该操作	观察目标路径是否有文件丢失

## IoTDB 高危操作

表 13-12 IoTDB 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
删除数据目录	该操作将会导致业务信息丢失	★ ★ ★	请勿手动删除数据目录	观察数据目录是否正常
修改数据目录下内容（创建文件、文件夹）	该操作将会导致该节点上的IoTDB的实例故障	★ ★ ★	请勿手动在数据目录下创建或修改文件及文件夹	观察数据目录是否正常
单独启停基础组件	该操作将会影响服务的一些基础功能导致业务失败	★ ★ ★	请勿单独启停Kerberos/LDAP等基础组件，启停基础组件请勾选关联服务	观察服务状态是否正常
重启/停止服务	该操作将会导致业务中断	★ ★	确保在必要时重启/停止服务	观察服务是否运行正常

## Kafka 高危操作

表 13-13 Kafka 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
删除Topic	该操作将会删除已有的主题和数据	★ ★ ★	采用Kerberos认证, 保证合法用户具有操作权限, 并确保主题名称正确	观察主题是否正常处理
删除数据目录	该操作将会导致业务信息丢失	★ ★ ★	请勿手动删除数据目录	观察数据目录是否正常
修改数据目录下内容(创建文件、文件夹)	该操作将会导致该节点上的Broker实例故障	★ ★ ★	请勿手动在数据目录下创建或修改文件及文件夹	观察数据目录是否正常
修改磁盘自适应功能 “disk.adapter.enable”参数	该操作会在磁盘使用空间达到阈值时调整Topic数据保存周期, 超出保存周期的历史数据可能被清除	★ ★ ★	若个别Topic不能做保存周期调整, 将该Topic配置在“disk.adapter.topic.blacklist”参数中	在KafkaTopic监控页面观察数据的存储周期
修改数据目录 “log.dirs”配置	该配置不正确将会导致进程故障	★ ★ ★	确保所修改或者添加的数据目录为空目录, 且权限正确	观察数据目录是否正常
减容Kafka集群	该操作将会导致部分Topic数据副本数量减少, 可能会导致Topic无法访问	★ ★	请先做好数据副本转移工作, 然后再进行减容操作	观察分区所在备份节点是否都存活, 确保数据安全
单独启停基础组件	该操作将会影响服务的一些基础功能导致业务失败	★ ★ ★	请勿单独启停ZooKeeper/Kerberos/LDAP等基础组件, 启停基础组件请勾选关联服务	观察服务状态是否正常
重启/停止服务	该操作将会导致业务中断	★ ★	确保在必要时重启/停止服务	观察服务是否运行正常

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改配置参数	该操作将需要重启服务使得配置生效	★ ★	确保在必要时修改配置	观察服务是否运行正常
删除/修改元数据	修改或者删除ZooKeeper上Kafka的元数据可能导致Topic或者Kafka服务不可用	★ ★ ★	请勿删除或者修改Kafka在ZooKeeper上保存的元数据信息	观察Topic或者Kafka服务是否可用
修改元数据备份文件	修改Kafka元数据备份文件，并被使用进行Kafka元数据恢复成功后，可能导致Topic或者Kafka服务不可用	★ ★ ★	请勿修改Kafka元数据备份文件	观察Topic或者Kafka服务是否可用

## KrbServer 高危操作

表 13-14 KrbServer 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改KrbServer的参数KADMIN_PORT	修改该参数后，若没有及时重启KrbServer服务和其关联的所有服务，会导致集群内部KrbClient的配置参数异常，影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	修改该参数后，请重启KrbServer服务和其关联的所有服务	无
修改KrbServer的参数kdc_ports	修改该参数后，若没有及时重启KrbServer服务和其关联的所有服务，会导致集群内部KrbClient的配置参数异常，影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	修改该参数后，请重启KrbServer服务和其关联的所有服务	无
修改KrbServer的参数KPASSWD_PORT	修改该参数后，若没有及时重启KrbServer服务和其关联的所有服务，会导致集群内部KrbClient的配置参数异常，影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	修改该参数后，请重启KrbServer服务和其关联的所有服务	无
修改Manager系统域名	若没有及时重启KrbServer服务和其关联的所有服务，会导致集群内部KrbClient的配置参数异常，影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	修改该参数后，请重启KrbServer服务和其关联的所有服务	无

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
配置跨集群互信	该操作会重启KrbServer服务和其关联的所有服务，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★ ★ ★	更换前确认操作的必要性，更换时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常

## LdapServer 高危操作

表 13-15 LdapServer 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 LdapServer 的参数 LDAP_SERVER_PORT	修改该参数后，若没有及时重启LdapServer服务和其关联的所有服务，会导致集群内部LdapClient的配置参数异常，影响业务运行	★ ★ ★ ★ ★	修改该参数后，请重启 LdapServer 服务和其关联的所有服务	无
恢复 LdapServer 数据	该操作会重启Manager和整个集群，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常
更换 LdapServer 所在节点	该操作会导致部署在该节点上的服务中断，且当该节点为管理节点时，更换节点会导致重启OMS各进程，影响集群的管理维护	★ ★ ★	更换前确认操作的必要性，更换时确保同一时间无其它管理维护操作	观察是否有未恢复的告警产生，观察集群的管理维护是否正常，业务是否正常
修改 LdapServer 密码	修改密码需要重启 LdapServer 和 Kerberos 服务，影响集群的管理维护和业务	★ ★ ★ ★	修改前确认操作的必要性，修改时确保同一时间无其它管理维护操作	无
节点重启导致 LdapServer 数据损坏	如果未停止LdapServer服务，直接重启LdapServer所在节点，可能导致 LdapServer 数据损坏	★ ★ ★ ★ ★	使用 LdapServer 备份数据进行恢复	无

## Loader 高危操作

表 13-16 Loader 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 Loader 实例的浮动 IP 地址 loader.float.ip	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察 Loader UI 是否可以正常连接
修改 Loader 实例的启动参数 LOADER_GC_OPTS	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
往 HBase 导入数据时，选择清空表数据	目标表的原数据被清空	★ ★	选择时，确保目标表的数据可以清空	选择前，需确认目标表数据是否可以清空

## Spark2x 高危操作

表 13-17 Spark2x 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
配置项的修改 ( spark.yarn.queue )	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
配置项的修改 ( spark.driver.extraJavaOptions )	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
配置项的修改 ( spark.yarn.clusterr.driver.extraJavaOptions )	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述, 确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
配置项的修改 ( spark.eventLog.driver )	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述, 确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
配置项的修改 ( SPARK_DAEMON_JAVA_OPTS )	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述, 确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
删除所有 JobHistory2x实例	导致历史应用的event log 丢失	★ ★	至少保留一个 JobHistory2x实例	观察JobHistory2x中是否可以查看历史应用信息
删除或修改HDFS上的/user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x.zip	导致JDBCServer2x启动异常及业务功能异常	★ ★ ★	删除/user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x.zip, 等待10-15分钟, zip包自动恢复	观察服务能否正常启动

## Storm 高危操作

表 13-18 Storm 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改插件相关的配置项： <ul style="list-style-type: none"><li>• storm.scheduler</li><li>• nimbus.authorizer</li><li>• storm.drift.transport</li><li>• nimbus.blobstore.class</li><li>• nimbus.topology.validator</li><li>• storm.principal.local</li></ul>	导致服务启动异常	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的类名是存在并有效的	观察服务能否正常启动



操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改 Storm 实例的启动参数 GC_OPTS NIMBUS_GC_OPTS SUPERVISOR_GC_OPTS UI_GC_OPTS LOGVIEWER_GC_OPTS	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
修改用户资源池配置参数 resource.aware.scheduler.user.pools	导致业务提交后无法正常运行	★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保给每个用户分配的资源合理有效	观察服务能否正常启动并且业务能否正常运行
修改数据目录	该操作不当会导致服务异常，无法提供服务	★ ★ ★ ★	请勿手动操作数据目录	观察数据目录是否正常
重启服务/实例	该操作会导致服务有短暂中断，如果有业务运行也会引起业务短暂中断	★ ★ ★	确保在必要时重启服务	观察服务是否运行正常，业务是否恢复
同步配置（重启服务）	该操作会引起服务重启，导致服务短暂中断，若引起 Supervisor 重启会导致所运行业务短暂中断	★ ★ ★	确保在必要时修改配置	观察服务是否运行正常，业务是否恢复
停止服务/实例	该操作会导致服务停止，业务中断	★ ★ ★	确保在必要时停止服务	观察服务是否正常停止
删除/修改元数据	删除 Nimbus 元数据会导致服务异常，并且已运行业务丢失	★ ★ ★ ★ ★	请勿手动删除 Nimbus 元数据文件	观察 Nimbus 元数据文件是否正常

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
修改文件权限	修改元数据目录和日志目录权限不当会引起服务异常	★ ★ ★ ★	请勿手动修改文件权限	观察数据目录和日志目录权限是否正常
删除拓扑	该操作会删除正在运行中的拓扑	★ ★ ★ ★	确保在必要时删除拓扑	观察拓扑是否删除成功

## Yarn 高危操作

表 13-19 Yarn 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
删除或者修改数据目录 yarn.node.manager.local-dirs 和 yarn.node.manager.log-dirs	该操作将会导致业务信息丢失	★ ★ ★	请勿手动删除数据目录	观察数据目录是否正常

## ZooKeeper 高危操作

表 13-20 ZooKeeper 高危操作

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
删除或者修改 ZooKeeper 的数据目录	该操作将会导致业务信息丢失	★ ★ ★	修改 ZooKeeper 目录时候，严格按照扩容指导操作	观察服务能否正常启动，关联组件能否正常启动
修改 ZooKeeper 实例的启动参数 GC_OPTS	导致服务启动异常	★ ★	修改相关配置项时请严格按照提示描述，确保修改后的值有效	观察服务能否正常启动
设置 ZooKeeper 中 znode 的 ACL 信息	修改 ZooKeeper 中 znode 的权限，可能会导致其他用户无权限访问该 znode，导致系统功能异常	★ ★ ★ ★	修改相关配置项时请严格按照“ZooKeeper 权限设置指南”章节操作，确保修改 ACL 信息，不会影响其他组件正常使用 ZooKeeper	观察项目观察其他依赖 ZooKeeper 的组件能否正常启动，并提供服务

# 14 Jupyter Notebook 采用自定义 Python 对接 MRS

---

## 14.1 简介

在MRS服务中可以配合Jupyter Notebook使用Pyspark，能够提高机器学习、数据探索和ETL应用开发效率。

本文指导用户如何在MRS中配置Jupyter Notebook来使用Pyspark。具体流程如下：

1. [安装集群外节点客户端](#)
2. [安装Python3](#)
3. [配置MRS客户端](#)
4. [安装Jupyter Notebook](#)
5. [验证Jupyter Notebook访问MRS](#)

## 14.2 安装集群外节点客户端

**步骤1** 准备一台集群外Linux弹性云服务器，需要满足的条件，请参考[集群外节点安装客户端](#)。

**步骤2** 参考[集群外节点安装客户端](#)，安装集群外节点客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

**步骤3** 确认集群是否开启了Kerberos认证。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[安装Python3](#)。

**步骤4** [访问FusionInsight Manager](#)，登录到Manager界面。

**步骤5** [创建用户](#)，用户组选择hadoop，主组选择hadoop，角色选择Manager\_operator，例如创建用户mrs-test。

\* 用户名:

\* 用户类型:  人机  机机

\* 密码策略:

\* 密码:

\* 确认密码:

用户组: [添加](#) [清除全部](#) [创建新用户组](#)

hadoop ×

主组:

角色: [添加](#) [清除全部](#) [创建新角色](#)

Manager\_operator ×

**步骤6** 使用root用户，登录到安装的客户端节点，执行如下命令，配置环境变量，安全认证。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
kinit mrs-test
```

#### 📖 说明

第一次认证需要修改用户密码。

----结束

## 14.3 安装 Python3

**步骤1** 使用root用户，登录集群外客户端节点，执行如下命令，检查是否安装Python3。

```
python3 --version
```

```
[root@ecs-notebook FusionInsight Cluster_1_Services_ClientConfig]# python3 --version
-bash: python3: command not found
```

- 是，执行[配置MRS客户端](#)。
- 否，执行[步骤2](#)。

**步骤2** 安装Python，此处以Python3.6.6为例。

1. 执行如下命令，安装依赖：

```
yum install zlib zlib-devel zip -y
yum install gcc-c++
yum install openssl-devel
yum install sqlite-devel -y
```

如果pandas库需要额外安装如下依赖：

```
yum install -y xz-devel
yum install bzip2-devel
```

2. 下载对应Python版本源码：`wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.6/Python-3.6.6.tgz`
3. 执行如下命令，解压python源码压缩包，例如下载在“opt”目录下：

```
cd /opt
tar -xvf Python-3.6.6.tgz
```

4. 创建Python的安装目录，此处以“/opt/python36”为例：

```
mkdir /opt/python36
```

5. 编译Python。

```
cd /opt/python-3.6.6
./configure --prefix=/opt/python36
```

执行成功，显示结果如下：

```
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.pre
config.status: creating Modules/Setup.config
config.status: creating Misc/python.pc
config.status: creating Misc/python-config.sh
config.status: creating Modules/ld_so_aix
config.status: creating pyconfig.h
creating Modules/Setup
creating Modules/Setup.local
creating Makefile

If you want a release build with all stable optimizations active (PGO, etc),
please run ./configure --enable-optimizations
```

执行命令：`make -j8`，执行成功，显示结果如下：

```
creating build/scripts-3.6
copying and adjusting /tmp/python366/Python-3.6.6/Tools/scripts/pydoc3 -> build/scripts-3.6
copying and adjusting /tmp/python366/Python-3.6.6/Tools/scripts/idle3 -> build/scripts-3.6
copying and adjusting /tmp/python366/Python-3.6.6/Tools/scripts/2to3 -> build/scripts-3.6
copying and adjusting /tmp/python366/Python-3.6.6/Tools/scripts/pyvenv -> build/scripts-3.6
changing mode of build/scripts-3.6/pydoc3 from 644 to 755
changing mode of build/scripts-3.6/idle3 from 644 to 755
changing mode of build/scripts-3.6/2to3 from 644 to 755
changing mode of build/scripts-3.6/pyvenv from 644 to 755
renaming build/scripts-3.6/pydoc3 to build/scripts-3.6/pydoc3.6
renaming build/scripts-3.6/idle3 to build/scripts-3.6/idle3.6
renaming build/scripts-3.6/2to3 to build/scripts-3.6/2to3-3.6
renaming build/scripts-3.6/pyvenv to build/scripts-3.6/pyvenv-3.6
```

执行命令：`make install`，执行成功，显示结果如下：

```
rm -f /opt/python36/share/man/man1/python3.1
(cd /opt/python36/share/man/man1; ln -s python3.6.1 python3.1)
if test "xupgrade" != "xno" ; then \
 case upgrade in \
 upgrade) ensurepip="--upgrade" ;; \
 install|*) ensurepip="" ;; \
 esac; \
 ./python -E -m ensurepip \
 $ensurepip --root=/ ; \
fi
Looking in links: /tmp/tmp6ldv525m
Collecting setuptools
Collecting pip
Installing collected packages: setuptools, pip
Successfully installed pip-10.0.1 setuptools-39.0.1
```

6. 执行如下命令，配置python环境。

```
export PYTHON_HOME=/opt/python36
```

```
export PATH=$PYTHON_HOME/bin:$PATH
```

7. 执行命令python3 --version，显示结果如下，表示Python已经安装完成。

```
[root@ecs-notebook Python-3.6.6]# python3 --version
Python 3.6.6
```

### 步骤3 验证Python3。

```
pip3 install helloworld
```

```
python3
```

```
import helloworld
```

```
helloworld.say_hello("test")
```

```
[root@ecs-notebook Python-3.6.6]# pip3 install helloworld
Collecting helloworld
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/bf/f0f69f122158e0e98b5d95987a7ef5add3f8a348c6eb78d5871f855ca04e/helloworld-0.0.1-py3-none-any.whl
Installing collected packages: helloworld
Successfully installed helloworld-0.0.1
You are using pip version 10.0.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
[root@ecs-notebook Python-3.6.6]# python3
Python 3.6.6 (default, dec 15 2021, 06:12:40)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import helloworld
helloworld.say_hello("test")Hello, Sara!
>>>
'Hello, test!'
>>>
```

### 步骤4 测试安装第三方Python库（如pandas, sklearn）。

```
pip3 install pandas
```

```
[root@ecs-mrs-test Python-3.6.6]# pip3 install pandas
Collecting pandas
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c3/e2/70cacecafbab071c787019f00ad84ca3185952f6bb9bca9550ed83870d4d/pandas-1.1.5-cp36-cp36m-manylinux_2_17_x86_64.whl (9.5MB)
100% |#####| 9.5MB 6.5MB/s
Collecting pytz==2017.2 (from pandas)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/60/2e/dec1cc18c51b8df33c7c4d8a321b084cf38e1733b98f9d15018880fb4970/pytz-2022.1-py2.py3-none-any.whl (503kB)
100% |#####| 512kB 47.2MB/s
Collecting python-dateutil==2.7.3 (from pandas)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/36/7a/87837f39d0296e723bb9b62bb257d0355c7f6128853c78955f57342a56d/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247kB)
100% |#####| 256kB 54.5MB/s
Collecting numpy==1.15.4 (from pandas)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/45/b2/6c7545bb7a38754d63048c7696804abd947328125d81bf12beaa692c3ae3/numpy-1.19.5-cp36-cp36m-manylinux_2_17_x86_64.whl (13.4MB)
100% |#####| 13.4MB 4.2MB/s
Collecting six==1.5 (from python-dateutil)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/71/0f/1a9990233076d40aa2084100ba209ca162975e73a608f3a56c0ee2bb441a/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (10kB)
100% |#####| 10kB 2.1MB/s
Installing collected packages: pytz, six, python-dateutil, numpy, pandas
Successfully installed numpy-1.19.5 pandas-1.1.5 python-dateutil-2.8.2 pytz-2022.1 six-1.16.0
You are using pip version 10.0.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
```

```
pip3 install backports.lzma
```

```
[root@ecs-mrs-test Python-3.6.6]# pip3 install backports.lzma
Collecting backports.lzma
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/21/0f/1a9990233076d40aa2084100ba209ca162975e73a608f3a56c0ee2bb441a/backports.lzma-0.0.14.tar.gz
Installing collected packages: backports.lzma
Running setup.py install for backports.lzma ... done
Successfully installed backports.lzma-0.0.14
You are using pip version 10.0.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
```

### pip3 install sklearn

```
[root@ecs-mrs-test Python-3.6.6]# pip3 install sklearn
Collecting sklearn
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1e/7a/dbb3be0ce9bd5c8b7e3d87328e79863f8b263b2b1bfa4774cb1147bfc3f/sklearn-0.0.tar.gz
 Collecting scikit-learn (from sklearn)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f5/ef/bcd79e8d59250d6e8478eb1290dc6e05be42b3be8a86e3954146adbc171a/scikit_learn-0.24.2-py3-none-any.whl (20.0MB)
 100% |#####| 20.0MB 3.4MB/s
Collecting joblib>=0.11 (from scikit-learn->sklearn)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3e/d5/0163eb0cfa0b673aa4fe1cd3ea9d8a81ea0f32e5887b0c295871e4aab2e/joblib-1.1.0-py2.py3-none-any.whl (386kB)
 100% |#####| 307kB 46.5MB/s
Requirement already satisfied: scipy>=0.19.1 in /root/.local/lib/python3.6/site-packages (from scikit-learn->sklearn) (1.5.4)
Collecting threadpoolctl>=2.0.0 (from scikit-learn->sklearn)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/61/ef/6e354304bc9c6413c4e02a747b600861c21d38ba51e7e544ac7bc66a6ecc/threadpoolctl-3.1.0-py3-none-any.whl (17kB)
 100% |#####| 17kB 4.0MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.13.3 in /opt/python36/lib/python3.6/site-packages (from scikit-learn->sklearn) (1.19.5)
Installing collected packages: joblib, threadpoolctl, scikit-learn, sklearn
 Running setup.py install for sklearn ... done
Successfully installed joblib-1.1.0 scikit-learn-0.24.2 sklearn-0.0 threadpoolctl-3.1.0
You are using pip version 10.0.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
```

步骤5 执行命令 `python3 -m pip list`，查看安装结果。

```
[root@ecs-mrs-test Python-3.6.6]# python3 -m pip list
Package Version

cycler 0.11.0
joblib 1.1.0
kiwisolver 1.3.1
numpy 1.19.5
pandas 1.1.5
pip 10.0.1
pyparsing 3.0.7
python-dateutil 2.8.2
pytz 2022.1
scikit-learn 0.24.2
scipy 1.5.4
setuptools 39.0.1
six 1.16.0
sklearn 0.0
threadpoolctl 3.1.0
```

步骤6 打包Python.zip

```
cd /opt/python36/
zip -r python36.zip ./*
```

步骤7 创建并上传到HDFS指定目录作为后续使用。

```
hdfs dfs -mkdir /user/python
hdfs dfs -put python36.zip /user/python
----结束
```

## 14.4 配置 MRS 客户端

进入Spark客户端安装目录“/opt/client/Spark2x/spark/conf”，在spark-defaults.conf配置文件如下参数：

```
spark.pyspark.driver.python=/usr/bin/python3
spark.yarn.dist.archives=hdfs://hacluster/user/python/python36.zip#Python
```

## 14.5 安装 Jupyter Notebook

步骤1 使用root用户登录客户端节点，执行如下命令安装Jupyter Notebook。

```
pip3 install jupyter notebook
```

显示结果如下，表示安装成功：



```
Successfully installed MarkupSafe-2.0.1 Send2Trash-1.8.0 argon2-cffi-21.3.0 argon2-cffi-bindings-21.2.0 async-generator-1.10 attrs-21.2.0 backcall-0.2.0 bleach-4.1.0 cffi-1.15.0 dataclasses-0.8 decorator-5.1.0 defusedxml-0.7.1 entrypoints-0.3 importlib-metadata-4.8.2 ipykernel-5.5.6 ipython-7.16.2 ipython-genutils-0.2.0 ipywidgets-7.6.5 jedi-0.17.2 Jinja2-3.0.3 jsonschema-4.0.0 jupyter-1.0.0 jupyter-client-7.1.0 jupyter-console-6.4.0 jupyter-core-4.0.1 jupyterlab-pygments-0.1.2 jupyterlab-widgets-1.0.2 mistune-0.8.4 nbclient-0.5.9 nbconvert-6.0.7 nbformat-5.1.3 nest-asyncio-1.5.4 notebook-6.4.6 packaging-21.3 pandasfilters-1.5.0 parse-0.7.1 prompt-toolkit-3.0.8 pickleshare-0.7.5 prometheus-client-0.12.0 prompt-toolkit-3.0.24 ptyprocess-0.7.0 pycparser-2.21 pygments-2.10.0 pyparsing-3.0.6 pyrsistent-0.18.0 python-dateutil-2.8.2 pyzmq-22.3.0 qtconsole-5.2.2 qtpy-1.11.3 six-1.16.0 terminado-0.12.1 testpath-0.5.0 tornado-6.1 traitlets-4.3.3 typing-extensions-4.0.1 wcwidth-0.2.5 webencodings-0.5.1 widgetsnbextension-3.5.2 zipp-3.6.0
You are using pip version 10.0.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
```

**步骤2** 为了安全，需要生成一个密文密码用于登录Jupyter，放到Jupyter Notebook的配置文件中。

执行如下命令，需要输入两次密码：（进行到Out[3]退出）

**ipython**

```
[root@ecs-notebook python36]# ipython
Python 3.6.6 (default, Dec 20 2021, 09:32:25)
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 7.16.2 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
In [1]: from notebook.auth import passwd
In [2]: passwd()
Enter password:
Verify password:
Out[2]: 'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$g14BqLddl927n/unsyPILQ
$YmoKlzbUfNG7LcxyUzm90bgbKWUliHy6ZV+ObTzdcA'
```

**步骤3** 执行如下命令生成jupyter配置文件：

**jupyter notebook --generate-config**

**步骤4** 修改配置文件：

**vi ~/.jupyter/jupyter\_notebook\_config.py**

添加如下配置：

```
-*- coding: utf-8 -*-
c.NotebookApp.ip='*' #此处填写ecs对应的内网IP
c.NotebookApp.password = u'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$NmoAVwd8F6vFP2rX5ZbV7w
$SyueJoC0a5TbCuHYzqfSx1vQcFvOTtryR+0uk2MNNZA' # 填写步骤2， Out[2]密码生成的密文
c.NotebookApp.open_browser = False # 禁止自动打开浏览器
c.NotebookApp.port = 9999 # 指定端口号
c.NotebookApp.allow_remote_access = True
```


----结束

## 14.6 验证 Jupyter Notebook 访问 MRS

**步骤1** 在客户端节点执行如下命令，启动Jupyter Notebook：

```
PYSPARK_PYTHON=./Python/bin/python3 PYSPARK_DRIVER_PYTHON=jupyter-notebook PYSPARK_DRIVER_PYTHON_OPTS="--allow-root" pyspark --master yarn --executor-memory 2G --driver-memory 1G
```

**步骤2** 使用弹性IP:9999，登录到jupyter webui（保证ECS的安全组对外放通本地公网IP和9999端口），登录密码为**步骤2**设置的密码。



**步骤3** 创建代码。

创建个新的python3任务，使用Spark读取文件。

结果如下:

```

jupyter test-pyspark Last Checkpoint: 6 minutes ago (autosaved)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
In [1]: sc
Out[1]: SparkContext
Spark UI
Version
v2.2.1-mrs-1.8.0
Master
yarn
AppName
PySparkShell

In [5]: sc.textFile("/tmp/test_python").take(10)
Out[5]: ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

```

登录到Manager界面, 在Yarn的WebUI页面上查看提交的pyspark应用:

ID	User	Name	Application Type	Queue	Application Priority	StartTime	FinishTime	State	FinalStatus	Containers	CPU VCores	Memory MB	Queue
application_1544588847237_0011		PySparkShell	SPARK	default	0	Wed Dec 12 21:51:17 +0800		RUNNING	UNDEFINED	3	3	6144	375.1

#### 步骤4 验证pandas库调用。

```

In [1]: import pandas
In [2]: import pandas as pd
data = pd.Series([1.5, 3, 4.5, 6])
data
Out[2]: 0 1.5
 1 3.0
 2 4.5
 3 6.0
 dtype: float64
In []:

```

----结束

## 14.7 常见问题

### 问题

pandas本地import使用时, 有如下告警:

```

>>> import pandas
/usr/local/python3/lib/python3.7/site-packages/pandas/compat/_init_.py:85: UserWarning: Could not import the lzma module. Your installed Python is incomplete. Attempting to use lzma compression w
ll result in a RuntimeError.
warnings.warn(msg)
/usr/local/python3/lib/python3.7/site-packages/pandas/compat/_init_.py:85: UserWarning: Could not import the lzma module. Your installed Python is incomplete. Attempting to use lzma compression w
ll result in a RuntimeError.
warnings.warn(msg)
>>>

```

### 处理步骤

步骤1 执行命令python -m pip install backports.lzma安装lzma模块, 如下图所示:

```

[root@master ~]# python -m pip install backports.lzma
Looking in indexes: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
Requirement already satisfied: backports.lzma in /usr/local/python3/lib/python3.7/site-packages (0.0.14)
You are using pip version 10.0.1, however version 19.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.

```

**步骤2** 进入 “/usr/local/python3/lib/python3.6” 目录（机器不同，目录也有所不同，可以通过**which**命令来查找当前运行python是使用的那个目录的），然后编辑lzma.py文件。

将：

```
from _lzma import *
from _lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
```

更改为：

```
try:
 from _lzma import *
 from _lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
except ImportError:
 from backports.lzma import *
 from backports.lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
```

修改前：

```
1 """Interface to the liblzma compression library.
2
3 This module provides a class for reading and writing compressed files,
4 classes for incremental (de)compression, and convenience functions for
5 one-shot (de)compression.
6
7 These classes and functions support both the XZ and legacy LZMA
8 container formats, as well as raw compressed data streams.
9 """
10
11 __all__ = [
12 "CHECK_NONE", "CHECK_CRC32", "CHECK_CRC64", "CHECK_SHA256",
13 "CHECK_ID_MAX", "CHECK_UNKNOWN",
14 "FILTER_LZMA1", "FILTER_LZMA2", "FILTER_DELTA", "FILTER_X86", "FILTER_IA64",
15 "FILTER_ARM", "FILTER_ARMTHUMB", "FILTER_POWERPC", "FILTER_SPARC",
16 "FORMAT_AUTO", "FORMAT_XZ", "FORMAT_ALONE", "FORMAT_RAW",
17 "MF_HC3", "MF_HC4", "MF_BT2", "MF_BT3", "MF_BT4",
18 "MODE_FAST", "MODE_NORMAL", "PRESET_DEFAULT", "PRESET_EXTREME",
19
20 "LZMACompressor", "LZMADecompressor", "LZMAFile", "LZMAError",
21 "open", "compress", "decompress", "is_check_supported",
22]
23
24 import builtins
25 import io
26 import os
27 from lzma import *
28 from lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
29 import compression
```

修改后：

```
These classes and functions support both the XZ and legacy LZMA
container formats, as well as raw compressed data streams.
.....

__all__ = [
 "CHECK_NONE", "CHECK_CRC32", "CHECK_CRC64", "CHECK_SHA256",
 "CHECK_ID_MAX", "CHECK_UNKNOWN",
 "FILTER_LZMA1", "FILTER_LZMA2", "FILTER_DELTA", "FILTER_X86", "FILTER_IA64",
 "FILTER_ARM", "FILTER_ARMTHUMB", "FILTER_POWERPC", "FILTER_SPARC",
 "FORMAT_AUTO", "FORMAT_XZ", "FORMAT_ALONE", "FORMAT_RAW",
 "MF_HC3", "MF_HC4", "MF_BT2", "MF_BT3", "MF_BT4",
 "MODE_FAST", "MODE_NORMAL", "PRESET_DEFAULT", "PRESET_EXTREME",

 "LZMACompressor", "LZMADecompressor", "LZMAFile", "LZMAError",
 "open", "compress", "decompress", "is_check_supported",
]

import builtins
import io
import os
import lzma
#from lzma import *
#from lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
try:
 from lzma import *
 from lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
except ImportError:
 from backports.lzma import *
 from backports.lzma import _encode_filter_properties, _decode_filter_properties
import compression
```

步骤3 保存退出，然后再次import，如下图所示：

```
[root@master python3.7]# python
Python 3.7.0 (default, Oct 26 2019, 01:19:22)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import pandas
>>>
```

----结束

# 15 FAQ

## 15.1 客户端使用类

### 15.1.1 如何使用组件客户端？

1. 以root用户登录任意一个Master节点。
2. 执行su - omm命令，切换到omm用户。
3. 执行cd /opt/client命令，切换到客户端。
4. 执行source bigdata\_env命令，配置环境变量。  
如果当前集群已启用Kerberos认证，执行kinit 组件业务用户认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。
5. 环境变量配置成功后，即可执行组件的客户端命令。例如查看组件的相关信息，可执行HDFS客户端命令hdfs dfs -ls /查看HDFS根目录文件。

### 15.1.2 怎么关闭 ZooKeeper SASL 认证

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，在左侧导航栏选择“quorumpeer > 自定义”添加参数名称和值：  
zookeeper.sasl.disable = false。保存配置后，重启ZooKeeper服务。

## 15.2 Web 页面访问类

### 15.2.1 修改开源组件 Web 页面会话超时时间

请合理设置Web页面超时时间，避免由于Web页面长时间暴露造成的信息泄露。

#### 确定集群是否支持调整会话时长

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > meta”，单击“配置”，选择“全部配置”。搜索配置项“http.server.session.timeout.secs”，如果有该配置项请参考如下步骤修改，如果没有该配置项则版本不支持动态调整会话时长。



所有超时时间的值请设置为统一值，避免时长设置不一致导致的页面实际生效的超时时间和设置值的冲突。

## 修改 Manager 页面及认证中心的超时时长

1. 分别登录集群所有Master节点，在所有Master节点中执行2-3的修改。
2. 修改 “/opt/Bigdata/om-server\_xxx/apache-tomcat-xxx/webapps/web/WEB-INF/web.xml” 中的 “<session-timeout>20</session-timeout>”，其中20为会话超时时间请根据需要修改，单位为分钟，超时时间最长不要超过480分钟。
3. 修改 “/opt/Bigdata/om-server\_xxx/apache-tomcat-8.5.63/webapps/cas/WEB-INF/classes/config/application.properties” 文件，在文件中新增配置 `ticket.tgt.timeToKillInSeconds=28800`，其中28800为认证中心的有效时长请根据需要修改，单位为秒，有效时长不要超过28800秒。
4. 在主管节点重启Tomcat节点。
  - a. 在主master节点上用omm用户执行 `netstat -anp |grep 28443 |grep LISTEN |awk '{print $7}'` 查询Tomcat的进程号。
  - b. 执行 `kill -9 {pid}`，其中{pid}为4.a中获得的Tomcat进程号。
  - c. 等待进程自动重启。可以执行 `netstat -anp |grep 28443 |grep LISTEN` 查看进程是否重启成功，如果可以查到进程说明已经重启成功，如果未查到请稍后再次查询。

## 修改开源组件 Web 页面的超时时间

1. 进入服务全部配置界面。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > meta”，单击“配置”，选择“全部配置”。
2. 根据需要修改“meta”下的“http.server.session.timeout.secs”值，单位为秒。
3. 保存配置，不勾选“重新启动受影响的服务或实例”并单击“确定”。

重启会影响业务，建议在业务空闲时执行重启操作。
4. （可选）若需要使用Spark的Web页面，则需要Spark“全部配置”页面，搜索并修改配置项“spark.session.maxAge”为合适的值，单位为秒。

保存配置，不勾选“重新启动受影响的服务或实例”并单击“确定”。
5. 重启meta服务及需要使用Web界面的服务，或者在业务空闲时重启集群。

重启会影响业务，建议在业务空闲时执行重启操作，或使用滚动重启功能，在不影响业务的情况下重启服务。

## 15.2.2 MRS 租户管理中的动态资源计划页面无法刷新

**步骤1** 以root用户分别登录Master1和Master2节点。

**步骤2** 执行 `ps -ef |grep aos` 命令检查aos进程号。

**步骤3** 执行`kill -9 aos进程号`结束aos进程。

**步骤4** 等待aos进程自动重启成功，可通过`ps -ef |grep aos`命令查询进程是否存在，若存在则重启成功，若不存在请稍后再查询。

----结束

### 15.2.3 Kafka Topic 监控页签在 Manager 页面不显示

**步骤1** 分别登录集群Master节点，并切换用户为omm。

**步骤2** 进入目录“`/opt/Bigdata/apache-tomcat-7.0.78/webapps/web/WEB-INF/lib/components/Kafka/`”。

**步骤3** 拷贝zookeeper包到该目录`cp /opt/share/zookeeper-3.5.1-mrs-2.0/zookeeper-3.5.1-mrs-2.0.jar ./`。

**步骤4** 重启Tomcat。

```
sh /opt/Bigdata/apache-tomcat-7.0.78/bin/shutdown.sh
```

```
sh /opt/Bigdata/apache-tomcat-7.0.78/bin/startup.sh
```

----结束

## 15.3 监控告警类

### 15.3.1 在 MRS 流式集群中，Kafka topic 监控是否支持发送告警？

暂不支持Kafka topic监控发送邮件和短信告警，目前用户可以在Manager界面看到告警信息。

## 15.4 性能优化类

### 15.4.1 MRS 集群是否支持重装系统？

MRS集群不支持重装系统。

### 15.4.2 MRS 集群是否支持切换操作系统？

MRS集群节点不支持切换操作系统。

### 15.4.3 如何提高集群 Core 节点的资源使用率？

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”。
2. 搜索并修改“`yarn.nodemanager.resource.memory-mb`”的值，请根据集群的节点内存实际情况调大该值。
3. 保存配置并重启受影响的服务或实例。

## 15.4.4 如何关闭防火墙服务？

**步骤1** 以root用户登录集群的各个节点。

**步骤2** 检查防火墙服务是否启动。

例如，EulerOS环境下执行`systemctl status firewalld.service`命令。

**步骤3** 关闭防火墙服务。

例如，EulerOS环境下执行`systemctl stop firewalld.service`命令。

----结束

## 15.5 作业开发类

### 15.5.1 如何准备 MRS 的数据源？

MRS既可以处理OBS中的数据，也可以处理HDFS中的数据。在使用MRS分析数据前，需要先准备数据。

1. 将本地数据上传OBS。
  - a. 登录OBS管理控制台。
  - b. 在OBS上创建userdata并行文件系统，然后在userdata文件系统下创建program、input、output和log文件夹。
    - i. 单击“并行文件系统 > 创建并行文件系统”，创建一个名称为userdata的文件系统。
    - ii. 在OBS文件系统列表中单击文件系统名称userdata，选择“文件 > 新建文件夹”，分别创建program、input、output和log目录。
  - c. 上传数据至userdata文件系统。
    - i. 进入program文件夹，单击“上传文件”。
    - ii. 单击“添加文件”并选择用户程序。
    - iii. 单击“上传”。
    - iv. 使用同样方式将用户数据文件上传至input目录。
2. 将OBS数据导入至HDFS。

当“Kerberos认证”为“关闭”，且运行中的集群，可执行将OBS数据导入至HDFS的操作。

  - a. 登录MRS管理控制台。
  - b. 单击集群名称进入集群详情页面。
  - c. 单击“文件管理”，选择“HDFS文件列表”。
  - d. 进入数据存储目录，如“bd\_app1”。

“bd\_app1”目录仅为示例，可以是界面上的任何目录，也可以通过“新建”创建新的目录。
  - e. 单击“导入数据”，通过单击“浏览”选择OBS和HDFS路径。
  - f. 单击“确定”。

文件上传进度可在“文件操作记录”中查看。



## 15.5.2 集群支持提交哪些形式的 Spark 作业?

当前在MRS页面，集群支持提交Spark、Spark Script和Spark SQL形式的Spark作业。

## 15.5.3 MRS 集群的租户资源最小值改为 0 后，只能同时跑一个 Spark 任务吗?

MRS集群的租户资源最小值改为0后，只能同时跑一个Spark任务。

## 15.5.4 Spark 作业 Client 模式和 Cluster 模式的区别

理解YARN-Client和YARN-Cluster深层次的区别之前先清楚一个概念：Application Master。

在YARN中，每个Application实例都有一个ApplicationMaster进程，它是Application启动的第一个容器。它负责和ResourceManager打交道并请求资源，获取资源之后告诉NodeManager为其启动Container。从深层次的含义讲YARN-Cluster和YARN-Client模式的区别其实就是ApplicationMaster进程的区别。

YARN-Cluster模式下，Driver运行在AM(Application Master)中，它负责向YARN申请资源，并监督作业的运行状况。当用户提交了作业之后，就可以关掉Client，作业会继续在YARN上运行，因而YARN-Cluster模式不适合运行交互类型的作业。

YARN-Client模式下，Application Master仅仅向YARN请求Executor，Client会和请求的Container通信来调度他们工作，也就是说Client不能离开。

## 15.5.5 如何查看 MRS 作业日志?

**步骤1** MRS Console页面作业管理，每一条作业支持查看日志，包含launcherJob日志和realJob日志。

- launcherJob作业的日志，一般会在stderr和stdout中打印错误日志，如下图所示：

```
container-localizer-syslog | directory.info | launch_container.sh | prelaunch.err | prelaunch.out | stderr | stdout | syslog

1 org.apache.hadoop.mapred.FileAlreadyExistsException: Output directory hdfs://hacluster/user/mr-0610-100 already exists
2 at org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat.checkOutputSpecs(FileOutputFormat.java:164)
3 at org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter.checkSpecs(JobSubmitter.java:288)
4 at org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter.submitJobInternal(JobSubmitter.java:148)
5 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job$11.run(Job.java:1570)
6 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job$11.run(Job.java:1567)
7 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
8 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
9 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1729)
10 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job.submit(Job.java:1567)
11 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job.waitForCompletion(Job.java:1588)
12 at org.apache.hadoop.examples.WordCount.main(WordCount.java:87)
13 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
14 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
15 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
16 ...
```

- realJob的日志，可以通过MRS Manager中 Yarn服务提供的ResourceManager Web UI查看。

The screenshot displays the Hadoop Yarn Application Manager interface. The main content area shows the application overview for 'application\_1591770054316\_0326'. Key details include: User: 00000000000000000000, Name: Flink per-job cluster, Application Type: Apache Flink, Application Tag: doad3f6f-94b1-42a9-972e-bb4ff3a6e6fa2, Application Priority: 0 (Higher Integer value indicates higher priority), YarnApplicationState: FINISHED, FinalStatus Reported by AM: SUCCEEDED, Started: Fri Jun 12 10:44:21 +0800 2020, Elapsed: 2:08, Tracking URL: History, Log Aggregation Status: SUCCEEDED, Application Timeout (Remaining Time): Unlimited, Diagnostics: Unmanaged Application: None, Application Node Label expression: <Not set>, AM container Node Label expression: <DEFAULT\_PARTITION>.

The Application Metrics section shows: Total Resource Preempted: <memory0, vCore0>, Total Number of Non-AM Containers Preempted: 0, Total Number of AM Containers Preempted: 0, Resource Preempted from Current Attempt: <memory0, vCore0>, Number of Non-AM Containers Preempted from Current Attempt: 0, Aggregate Resource Allocation: 36259 MB-seconds, 59 vcore-seconds, Aggregate Preempted Resource Allocation: 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds.

The bottom table shows attempt details:

Attempt ID	Started	Node	Logs	Nodes blacklisted by the app	Nodes blacklisted by the system
attempt_1591770054316_0326_000001	Fri Jun 12 10:44:21 +0800 2020	ibms/mr-0c-ams-1	logs	0	0

**步骤2** 登录集群Master节点，可获取**步骤1**作业的日志文件，具体hdfs路径为“/tmp/logs/{submit\_user}/logs/{application\_id}”。

**步骤3** 提交作业后，在Yarn的WEB UI未找到对应作业的application\_id，说明该作业没有提交成功，可登录集群主Master节点，查看提交作业进程日志“/var/log/executor/logs/exe.log”。

----结束

## 15.5.6 报错提示“当前用户在 MRS Manager 不存在，请先在 IAM 给予该用户足够的权限，再在概览页签进行 IAM 用户同步”

安全集群使提交作业时，未进行IAM用户同步，会出现“当前用户在MRS Manager不存在，请先在IAM给予该用户足够的权限，再在概览页签进行IAM用户同步”错误。

需要在提交作业之前，先在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步，然后再提交作业。

## 15.5.7 LauncherJob 作业执行结果为 Failed. 报错信息为：jobPropertiesMap is null.

launcher作业失败的原因为：提交作业用户无“hdfs /mrs/job-properties”目录的写权限。

该问题在2.1.0.6的补丁中修复，也可通过在MRS Manager页面给同步的提交作业用户赋予该目录“/mrs/job-properties”的写入权限。

## 15.5.8 MRS Console 页面 Flink 作业状态与 Yarn 上的作业状态不一致

为了节约存储空间，用户修改了Yarn的配置项yarn.resourcemanager.max-completed-applications，减小yarn上历史作业的记录保存个数。由于Flink是长时作业，在yarn上realJob还在运行，但launcherJob已经被删除，导致因从Yarn上查不到launcherJob，从而更新作业状态失败。该问题在2.1.0.6补丁中解决。

规避方法：终止找不到launcherJob的作业，后续提交的作业状态就会更新。

## 15.5.9 提交长时作业 SparkStreaming，运行几十个小时后失败，报 OBS 访问 403

当用户提交作业需要读写OBS时，提交作业程序会默认为用户添加访问OBS的临时accesskey和secretkey，但是临时accesskey和secretkey有过期时间。

如果需要运行像Flink和SparkStreaming这样的长时作业时，用户可通过“服务配置参数”选项框传入永久的accesskey和secretkey，以保证作业不会在运行过程中因密钥过期而执行失败。

## 15.5.10 ClickHouse 客户端执行 SQL 查询时报内存不足问题

### 问题现象

ClickHouse会限制group by使用的内存量，在使用ClickHouse客户端执行SQL查询时报如下错误：

```
Progress: 1.83 billion rows, 85.31 GB (68.80 million rows/s., 3.21 GB/s.) 6%Received exception from server:
Code: 241. DB::Exception: Received from localhost:9000, 127.0.0.1.
DB::Exception: Memory limit (for query) exceeded: would use 9.31 GiB (attempt to allocate chunk of 1048576 bytes), maximum: 9.31 GiB:
(while reading column hits):
```

### 解决方法

- 在执行SQL语句前，执行如下命令。注意执行前保证集群有足够内存可以设置。  
`SET max_memory_usage = 128000000000; #128G`
- 如果没有上述大小内存可用，ClickHouse可以通过如下设置将“溢出”数据到磁盘。建议将max\_memory\_usage设置为max\_bytes\_before\_external\_group\_by大小的两倍。  
`set max_bytes_before_external_group_by=20000000000; #20G`  
`set max_memory_usage=40000000000; #40G`

## 15.5.11 提交的 Yarn 作业在界面上查看不到

创建完Yarn作业后，以admin用户登录界面查看不到运行的作业。

- admin用户为集群管理页面用户，检查是否有supergroup权限，一般需要使用具有supergroup权限的用户才可以查看作业。
- 一般使用提交作业的用户登录查看Yarn上的作业。不使用admin管理账号查看。

## 15.5.12 如何修改现有集群的 HDFS NameSpace(fs.defaultFS)

当前不建议在服务端修改或者新增集群的HDFS NameSpace(fs.defaultFS)，如果只是为了客户端更好的识别，则一般可以通过修改客户端的“core-site.xml”，“hdfs-site.xml”两个文件进行实现。

## 15.5.13 通过管控面提交 Flink 任务时 launcher-job 因 heap size 不够被 Yarn 结束

### 问题现象

管控面提交Flink任务时launcher-job被Yarn结束。

## 解决方法

调大launcher-job的heap size值。

1. 使用omm用户登录主OMS节点。
2. 修改“/opt/executor/webapps/executor/WEB-INF/classes/servicebroker.xml”中参数“job.launcher.resource.memory.mb”的值为“2048”。
3. 使用sh /opt/executor/bin/restart-executor.sh重启executor进程。

## 15.6 集群升级/补丁

### 15.6.1 MRS 版本如何进行升级？

MRS目前还无法实现低版本到高版本的平滑升级。目前只能重新创建一个新版本的集群，然后将老版本集群的数据迁移到新的集群。

### 15.6.2 MRS 是否支持修改版本？

MRS不支持修改版本，建议删除集群之后重新创建集群。

## 15.7 集群访问类

### 15.7.1 MRS 登录集群节点的两种方式能够切换么？

不可以。创建集群时选择登录方式后不能更改登录方式。

### 15.7.2 如何获取 ZooKeeper 的 IP 地址和端口？

ZooKeeper的IP地址和端口可以通过MRS控制台或登录Manager界面获取。

方法一：通过MRS控制台获取

1. 在MRS集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步。
2. 选择“组件管理 > ZooKeeper > 实例”，获取ZooKeeper实例的“业务IP”地址。
3. 选择“服务配置”页签，搜索“clientPort”参数，该参数的值即为ZooKeeper的端口。

方法二：通过Manager界面获取

1. 登录Manager界面。
2. 在Manager界面获取ZooKeeper的IP地址和端口。
  - a. 选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，获取ZooKeeper实例的“业务IP”地址。
  - b. 选择“配置”页签，搜索参数“clientPort”值，该参数的值即为ZooKeeper的端口。

## 15.8 大数据业务开发

### 15.8.1 MRS 是否支持同时运行多个 Flume 任务？

Flume客户端可以包含多个独立的数据流，即在一个配置文件properties.properties中配置多个Source、Channel、Sink。这些组件可以链接以形成多个流。

例如在一个配置中配置两个数据流，示例如下：

```
server.sources = source1 source2
server.sinks = sink1 sink2
server.channels = channel1 channel2

#dataflow1
server.sources.source1.channels = channel1
server.sinks.sink1.channel = channel1

#dataflow2
server.sources.source2.channels = channel2
server.sinks.sink2.channel = channel2
```

### 15.8.2 如何修改 FlumeClient 的日志为标准输出日志？

1. 登录Flume客户端安装节点。
2. 进入Flume客户端安装目录，假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”，可以执行以下命令。  
**cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/bin**
3. 执行**./flume-manage.sh stop**命令，停止FlumeClient。
4. 执行**vi /log4j.properties**命令，打开log4j.properties文件，修改“flume.root.logger”的取值为“\${flume.log.level},console”。
5. 执行**vim /flume-manager.sh**命令，打开flume安装目录bin目录下的启动脚本flume-manager.sh。
6. 修改flume-manager.sh脚本，注释如下内容。  
**>/dev/null 2>&1 &**
7. 执行**./flume-manage.sh start**命令，重启FlumeClient。
8. 修改完成后，请检查docker配置信息是否正确。

### 15.8.3 Hadoop 组件 jar 包位置和环境变量的位置在哪里？

- hadoopstreaming.jar位置在/opt/share/hadoop-streaming-\*目录下。其中\*由Hadoop版本决定。
- jdk环境变量：/opt/client/JDK/component\_env
- Hadoop组件的环境变量位置：/opt/client/HDFS/component\_env
- Hadoop客户端路径：/opt/client/HDFS/hadoop

### 15.8.4 HBase 支持的压缩算法有哪些？

HBase目前支持的压缩算法有snappy、lz4和gz。

## 15.8.5 MRS 是否支持通过 Hive 的 HBase 外表将数据写入到 HBase?

不支持。Hive on HBase只支持查询，不支持更改数据。

## 15.8.6 如何查看 HBase 日志?

1. 使用root用户登录集群的Master节点。
2. 执行su - omm命令，切换到omm用户。
3. 执行cd /var/log/Bigdata/hbase/命令，进入到“/var/log/Bigdata/hbase/”目录，即可查看HBase日志信息。

## 15.8.7 HBase 表如何设置和修改数据保留期?

- 创建表时指定

创建t\_task\_log表，列族f，TTL设置86400秒过期

```
create 't_task_log',{NAME => 'f', TTL=>'86400'}
```

- 在已有表的基础上指定:

```
disable "t_task_log" #禁用表 (这个需要停止业务)
```

```
alter "t_task_log",NAME=>'data',TTL=>'86400' #设置TTL值，作用于列族data
```

```
enable "t_task_log" #恢复表
```

## 15.8.8 HDFS 如何进行数据均衡?

1. 登录集群的Master节点，并执行以下命令配置环境变量。其中“/opt/client”为客户端安装目录，具体以实际为准。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

kinit 组件业务用户（如果集群已开启kerberos认证，则执行该命令进行用户认证。未开启kerberos认证的集群无需执行该命令。）

2. 执行如下命令启动balancer。

```
/opt/client/HDFS/hadoop/sbin/start-balancer.sh -threshold 5
```

3. 查看日志。

balance任务执行时会在客户端安装目录“/opt/client/HDFS/hadoop/logs”目录下生成名为hadoop-root-balancer-主机名.log日志。

4. （可选）若不想再进行数据均衡，可执行如下命令停止balancer。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

kinit 组件业务用户（如果集群已开启kerberos认证，则执行该命令进行用户认证。未开启kerberos认证的集群无需执行该命令。）

```
/opt/client/HDFS/hadoop/sbin/stop-balancer.sh -threshold 5
```

## 15.8.9 如何修改 HDFS 的副本数?

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。
2. 搜索并修改“dfs.replication”的值，合理修改这个数值，该参数取值范围为1~16，重启HDFS实例。

## 15.8.10 如何修改 HDFS 主备倒换类?

当集群使用HDFS连接NameNode报类

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.AdaptiveFailoverProxyProvider无法找到时，是由于集群HDFS的主备倒换类默认为该类，可通过如下方式解决。

- 方式一：添加hadoop-plugins-xxx.jar到程序的classpath或者lib目录中。  
hadoop-plugins-xxx.jar包一般在HDFS客户端目录下：\$HADOOP\_HOME/share/hadoop/common/lib/hadoop-plugins-8.0.2-302023.jar
- 方式二：将HDFS的如下配置项修改为开源类：  
dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster=org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider

## 15.8.11 DynamoDB 的 number 在 Hive 表中用什么类型比较好?

Hive支持smallint，推荐使用smallint类型。

## 15.8.12 Hive Driver 是否支持对接 dbcp2?

Hive driver不支持对接dbcp2数据库连接池。dbcp2数据库连接池调用isValid方法检查连接是否可用，而Hive对于这个方法的实现就是直接抛异常。

## 15.8.13 Hive 查询数据是否支持导出?

Hive查询数据支持导出，请参考如下语句进行导出：

```
insert overwrite local directory "/tmp/out/" row format delimited fields terminated by "\t" select * from table;
```

## 15.8.14 Hive 使用 beeline -e 执行多条语句报错

Hive使用beeline执行beeline -e " use default;show tables;"报错：Error while compiling statement: FAILED: ParseException line 1:11 missing EOF at ';' near 'default' (state=42000,code=40000)。

处理方法：

- 方法一：使用beeline --entirelineascommand=false -e "use default;show tables;"。
- 方法二：
  - a. 在Hive客户端如/opt/Bigdata/client/Hive目录下修改component\_env文件，修改export CLIENT\_HIVE\_ENTIRELINEASCOMMAND=true为export CLIENT\_HIVE\_ENTIRELINEASCOMMAND=false。

图 15-1 修改 component\_env 文件

```
PATH_NEW="echo $PATH | sed "s|/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/bin:||g" | sed "s|/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/bin:||g"
PATH_NEW="echo $PATH_NEW | sed "s|/opt/Bigdata/client/Hive/HCatalog/bin:||g" | sed "s|/opt/Bigdata/client/Hive/HCatalog/bin:||g"
export PATH=/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/bin:/opt/Bigdata/client/Hive/HCatalog/bin:$PATH_NEW
export CLIENT_HIVE_URI=jdbc:hive2://192.168.0.88:2181,192.168.0.9:2181,192.168.0.250:2181/A;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=hiveserver2
export HIVE_HOME=/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline
export HIVE_LIB=/opt/Bigdata/client/Hive/Beeline/lib
export HCAT_CONF_DIR=/opt/Bigdata/client/Hive/HCatalog/conf/
export CLIENT_HIVE_ENTIRELINEASCOMMAND=false
```

- b. 执行如下命令验证配置。  
**source /opt/Bigdata/client/bigdata\_env**  
**beeline -e " use default;show tables;"**

## 15.8.15 添加 Hive 服务后，提交 hivesql/hivescript 作业失败

该问题是由于提交作业的用户所在用户组绑定的MRS CommonOperations策略权限在同步到Manager中后没有Hive相关权限，处理方法如下：

1. 添加Hive服务完成后。
2. 登录IAM服务控制台，创建一个用户组，该用户组所绑定策略和提交作业用户所在用户组权限相同。
3. 将提交作业的用户添加到新用户组中。
4. 刷新MRS控制台集群详情页面，“IAM用户同步”会显示“未同步”。
5. 单击“IAM用户同步”右侧的“同步”。同步状态在MRS控制台页面选择“操作日志”查看当前用户是否被修改。
  - 是，则可以重新提交hive作业，
  - 否，则检视上述步骤是否全部已执行完成。
    - 是，请联系运维人员处理。
    - 否，请等待执行完成后再提交hive作业。

## 15.8.16 如何重置 Kafka 数据？

删除Kafka topic信息即重置Kafka数据，具体命令请参考：

- 删除topic: `kafka-topics.sh --delete --zookeeper ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka --topic topicname`
- 查询所有topic: `kafka-topics.sh --zookeeper ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka --list`

执行删除命令后topic数据为空则此topic会立刻被删除，如果有数据则会标记删除，后续Kafka会自行进行实际删除。

## 15.8.17 MRS Kafka 如何查看客户端版本信息？

用如下命令 `--bootstrap-server` 查看新版本客户端信息。

## 15.8.18 Kafka 目前支持的访问协议类型有哪些？

当前支持4种协议类型的访问：PLAINTEXT、SSL、SASL\_PLAINTEXT、SASL\_SSL。

## 15.8.19 消费 kafka topic，报错：Not Authorized to access group xxx

该问题由于由于集群的Ranger鉴权和集群自带的ACL鉴权冲突导致。Kafka集群使用自带的ACL进行权限访问控制，且集群的Kafka服务也开启Ranger鉴权控制时，该组件所有鉴权将由Ranger统一管理，原鉴权插件设置的权限将会失效，导致ACL权限授权未生效。可通过关闭Kafka的Ranger鉴权并重启Kafka服务来处理该问题。操作步骤如下：

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > Kafka”。
2. 在服务“概览”页面右上角单击“更多”，选择“停用Ranger鉴权”。在弹出的对话框中输入密码，单击“确定”，操作成功后单击“完成”。



3. 在服务“概览”页面右上角单击“更多”，选择“重启服务”。重启Kafka服务。

## 15.8.20 MapReduce 服务中的样例工程构建和应用开发有什么区别？是否支持 python 代码？

- MapReduce服务中的样例工程和应用开发没有区别，两者都可以选择。
- MRS服务支持python代码。

## 15.8.21 MRS 如何连接 spark-shell

1. 用root用户登录集群Master节点。
2. 配置环境变量。
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如：

- 开发用户为“机机”用户时请执行：kinit -kt user.keytab sparkuser
- 开发用户为“人机”用户时请执行：kinit sparkuser

4. 执行如下命令连接Spark组件的客户端。

```
spark-shell
```

## 15.8.22 MRS 如何连接 spark-beeline

1. 用root用户登录集群Master节点。
2. 配置环境变量。
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如：

- 开发用户为“机机”用户时请执行：kinit -kt user.keytab sparkuser
- 开发用户为“人机”用户时请执行：kinit sparkuser

4. 执行如下命令连接Spark组件的客户端。

```
spark-beeline
```

5. 在spark-beeline中执行命令，例如在obs://mrs-word001/table/目录中创建表test。

```
create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
```

6. 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test，即表示访问OBS成功。

```
show tables;
```

图 15-2 Spark 验证返回已创建的表名

```
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
+-----+
| Result |
+-----+
No rows selected (2.515 seconds)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> show tables;
+-----+
| database | tableName | isTemporary |
+-----+
| default | test | false |
| default | test_obs | false |
+-----+
2 rows selected (0.127 seconds)
```

7. 使用“Ctrl + C”退出spark beeline。

### 15.8.23 spark job 对应的执行日志保存在哪里？

- spark job没有完成的任务日志保存在Core节点的/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/
- spark job完成的任务日志保存在HDFS的/tmp/logs/用户名/logs

### 15.8.24 MRS 的 Storm 集群提交任务时如何指定日志路径？

客户可以根据自己的需求，修改MRS的流式Core节点上的/opt/Bigdata/MRS\_XXX / 1\_XX\_Supervisor/etc/worker.xml文件，将标签filename的值设定为客户需要的路径，然后在Manager页面重启对应实例。

建议客户尽量不要修改MRS默认的日志配置，可能会造成日志系统异常。

### 15.8.25 Yarn 的 ResourceManager 配置是否正常？

- 步骤1 登录MRS Manager页面，选择“服务管理 > Yarn > 实例”。
- 步骤2 分别单击两个ResourceManager名称，选择“更多 > 同步配置”，并选择不勾选“重启配置过期的服务或实例。”。
- 步骤3 单击“是”进行配置同步。
- 步骤4 以root用户分别登录Master节点。
- 步骤5 执行cd /opt/Bigdata/MRS\_Current/\*\_\*\_ResourceManager/etc\_UPDATED/命令进入etc\_UPDATED目录。
- 步骤6 执行grep '\.queues' capacity-scheduler.xml -A2找到配置的所有队列，并检查队列和Manager页面上看到的队列是否一一对应。

root-default在Manager页面隐藏，在页面看不到属于正常现象。

```
[omm@node-master1ilza etc]$
[omm@node-master1ilza etc]$ grep '\.queues' capacity-scheduler.xml -A2
<name>yarn.scheduler.capacity.root.queues</name>
<value>default,root-default,launcher-job,test1,test2,test3,test4</value>
</property>
[omm@node-master1ilza etc]$
[omm@node-master1ilza etc]$
```

- 步骤7 执行grep '\.capacity</name>' capacity-scheduler.xml -A2找出各队列配置的值，检查每个队列配置的值是否和Manager上看到的一致。并检查所有队列配置的值之和是否是100。
  - 是，则说明配置正常。

- 否，则说明配置异常，请执行后续步骤修复。

```
[omm@node-master111ZA etc]$ grep '\.capacity</name>' capacity-scheduler.xml -A2
<name>yarn.scheduler.capacity.root.root-default.accessible-node-labels.zhaolu.capacity</name>
<value>0.0</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.launcher-job.capacity</name>
<value>10</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels.zhaolu.capacity</name>
<value>100</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.test1.capacity</name>
<value>10</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.test2.capacity</name>
<value>10</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.test3.capacity</name>
<value>10</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.capacity</name>
<value>100</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.root-default.capacity</name>
<value>40.0</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.test4.accessible-node-labels.zhaolu.capacity</name>
<value>100</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.test4.capacity</name>
<value>0</value>
</property>
--
<name>yarn.scheduler.capacity.root.default.capacity</name>
<value>20</value>
</property>
[omm@node-master111ZA etc]$
```

**步骤8** 登录MRS Manager页面，选择“主机管理”。

**步骤9** 查找主Master节点，主机名称前带实心五角星的Master节点即为主Master节点。

**步骤10** 以root用户登录主Master节点。

**步骤11** 执行su - omm切换到omm用户。

**步骤12** 执行sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/sbin/restart-controller.sh重启Controller。

请在Manager页面没有其他操作后重启Controller，重启Controller对大数据组件业务无影响。

**步骤13** 重新执行**步骤1**~**步骤7**同步ResourceManager的配置并检查配置是否正常。

配置同步完成后Manager页面可能显示配置过期，该显示不影响业务，是由于组件没有加载最新的配置，待后续组件重启的时会自动加载。

----结束

## 15.8.26 如何修改 Clickhouse 服务的 allow\_drop\_detached 配置项?

**步骤1** 用root用户登录Clickhouse客户端所在节点。

**步骤2** 进入客户端目录，配置环境变量。

```
cd /opt/客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

#### 📖 说明

该用户必须具有Clickhouse管理员权限。

**步骤4** 执行命令**clickhouse client --host 192.168.42.90 --secure -m**，其中192.168.42.90为ClickHouseServer实例节点IP，执行结果如下：

```
[root@server-2110082001-0017 hadoopclient]# clickhouse client --host 192.168.42.90 --secure -m
ClickHouse client version 21.3.4.25.
Connecting to 192.168.42.90:21427.
Connected to ClickHouse server version 21.3.4 revision 54447.
```

**步骤5** 执行命令修改allow\_drop\_detached的值。

例如：设置allow\_drop\_detached=1

```
set allow_drop_detached=1;
```

**步骤6** 执行如下命令查看allow\_drop\_detached的值：

```
SELECT * FROM system.settings WHERE name = 'allow_drop_detached';
```

```
server-2110081635-0001 :) SELECT * FROM system.settings WHERE name = 'allow_drop_detached';
SELECT *
FROM system.settings
WHERE name = 'allow_drop_detached'
Query id: 8211diff-5717-49af-929f-8e4170c6e1d1
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | value | changed | description | min | max | readonly | type |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| allow_drop_detached | 1 | 1 | Allow ALTER TABLE ... DROP DETACHED PART[ITION] ... queries | NULL | NULL | 0 | Bool |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
```

**步骤7** 执行命令**q**;退出clickhouse client。

----结束

## 15.9 API 使用类

### 15.9.1 使用调整集群节点接口时参数 node\_id 如何配置？

使用调整集群节点接口时，参数node\_id的值固定为node\_orderadd，直接填固定值即可。

## 15.10 集群管理类

### 15.10.1 如何查看所有集群？

MRS所有的集群都展示在“集群列表”页面中，进入“集群列表”页面，可查看所有集群。集群数量较多时，可采用翻页显示，您可以查看任何状态下的集群。

- 现有集群：包括除了“失败”和“已删除”状态以外的所有集群。
- 历史集群：仅包含“已删除”状态的集群，目前界面只显示6个月内创建且已删除的集群，若需要查看6个月以前删除的集群，请联系技术支持人员。
- 失败任务管理：仅包含“失败”状态的任务。
  - 集群创建失败的任务
  - 集群删除失败的任务
  - 集群扩容失败的任务
  - 集群缩容失败的任务

## 15.10.2 如何查看日志信息？

“操作日志”页面记录了用户对集群和作业的操作的日志信息。目前，MRS界面记录的日志信息分为以下几类：

- 集群操作
  - 创建集群、删除集群、扩容集群和缩容集群等操作
  - 创建目录、删除目录和删除文件等操作
- 作业操作：创建作业、停止作业和删除作业等操作
- 数据操作：IAM用户任务、新增用户、新增用户组等操作

记录用户操作的日志信息如[图15-3](#)所示：

图 15-3 日志信息

操作类型	操作IP	操作内容	时间
集群操作	10.63.167.82	创建id为0bb2a919-666d-40c0-8cb1-a3486431aae6,名字为bigdata_xq318的集群	2016-03-18 17:17:46
集群操作	10.57.99.128	删除id为e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631,名字为bigdata_DVwu的集群	2016-03-10 16:45:24
作业操作	10.63.167.82	提交作业,作业id:f591520b-c632-4f33-9d2f-063e942c93a2,作业名:distcp,集群id:e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631	2016-03-10 10:26:28
作业操作	10.63.167.82	提交作业,作业id:d8a58879-72d4-4ebb-84fb-0eca09b1c981,作业名:job_spark,集群id:e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631	2016-03-07 11:02:28
作业操作	10.63.167.82	提交作业,作业id:bab88cc1-d99e-4735-b6f8-db190f03295,作业名:mr_01,集群id:e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631	2016-03-07 10:52:37
作业操作	10.63.195.73	提交作业,作业id:f346875e-9bd9-42e1-a7ff-422133605b3d,作业名:sparkSql,集群id:e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631	2016-02-23 11:23:22
集群操作	10.63.195.73	创建id为e92e5dc7-34c1-449d-b353-3651853e7631,名字为bigdata_DVwu的集群	2016-02-23 11:05:24

## 15.10.3 如何查看集群配置信息？

- 集群创建完成后在MRS控制台单击集群名称进入集群基本信息页面，可以查看到集群的基本配置信息。其中，节点的实例规格和容量决定了该集群对数据的分析处理能力。节点实例规格越高，容量越大，集群运行速度越快，分析处理能力越强，相应的成本也越高。
- 在基本信息页面，单击“前往Manager”，跳转至MRS集群管理页面。用户可在集群管理页面查看和处理告警信息、修改集群配置等。

## 15.10.4 如何在 MRS 集群中安装 Kafka, Flume 组件？

已经创建的MRS 3.1.0及之前版本集群不支持安装组件。Kafka和Flume为流式集群的组件，如果要安装Kafka和Flume组件，则需要创建流式集群或者混合集群并选择该组件。

## 15.10.5 如何停止 MRS 集群？

如果想停止MRS集群，可以在“节点管理”页面，单击各个节点名称，进入“弹性云服务器”页面，选择“关机”即可。

## 15.10.6 MRS 是否支持变更 MRS 集群节点？

MRS管理控制台不支持变更集群节点，也不建议用户在ECS管理控制台直接修改MRS集群节点。如果手动在ECS管理控制台对集群节点执行停止ECS、删除ECS、修改或重装ECS操作系统，以及修改ECS规格的操作，可能影响集群稳定运行。

如果您对MRS集群节点进行了上述操作，MRS会自动识别并直接删除发生变更的集群节点。您可以登录MRS管理控制台，通过扩容恢复已经删除的节点。请勿在扩容过程中对正在扩容的节点进行操作。

## 15.10.7 如何取消集群风险告警

1. 登录MRS服务控制台。
2. 单击集群名称进入集群详情页面。
3. 选择“告警管理 > 消息订阅规则”。
4. 在待修改的规则所在行的“操作”列单击“编辑”，在“订阅规则”中取消对应风险告警。
5. 单击“确定”完成修改。

## 15.10.8 为什么 MRS 集群显示的资源池内存小于实际集群内存？

在MRS集群中，MRS默认为Yarn服务分配集群内存的50%，用户从逻辑上对Yarn服务的节点按照资源池进行分区管理，所以集群中显示的资源池总内存仅有集群总内存的50%。

## 15.10.9 如何配置 Knox 内存？

**步骤1** 以root用户登录集群Master节点。

**步骤2** 在Master节点执行如下命令打开gateway.sh文件。

```
su omm
```

```
vim /opt/knox/bin/gateway.sh
```

**步骤3** 将“APP\_MEM\_OPTS=""”修改为“APP\_MEM\_OPTS="-Xms256m -Xmx768m"”保存并退出文件。

**步骤4** 在Master节点执行如下命令重启knox进程。

```
sh /opt/knox/bin/gateway.sh stop
```

```
sh /opt/knox/bin/gateway.sh start
```

**步骤5** 在其他Master节点上重复执行如上步骤。

**步骤6** 执行ps -ef |grep Knox命令可查看已设置的内存信息。

图 15-4 Knox 内存

```
omm@node-master1E3H1 ~]$
omm@node-master1E3H1 ~]$ ps -ef |grep Knox
omm 11688 1 0 15:48 pts/0 00:00:00 /opt/bigdata/jdk1.9.0_212/bin/java -Djava.library.path=/opt/knox/ext/native -Xms256m -Xmx768m -jar /opt/knox/bin/gateway.jar
omm 29369 11354 0 15:52 pts/0 00:00:00 grep --color=auto Knox
omm@node-master1E3H1 ~]$
```

----结束

## 15.10.10 MRS 集群安装的 Python 版本是多少？

以root用户登录任意一个Master节点，然后执行Python3即可获取MRS集群安装的python版本。

## 15.10.11 如何查看各组件配置文件路径？

常用组件配置文件路径如下所示：


组件	配置文件目录
ClickHouse	客户端安装路径/ClickHouse/clickhouse/config
Flink	客户端安装路径/Flink/flink/conf
Flume	Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-xxx/conf
HBase	客户端安装路径/HBase/hbase/conf
HDFS	客户端安装路径/HDFS/hadoop/etc/hadoop
Hive	客户端安装路径/Hive/config
Hudi	客户端安装路径/Hudi/hudi/conf
Kafka	客户端安装路径/Kafka/kafka/config
Loader	<ul style="list-style-type: none"><li>客户端安装路径/Loader/loader-tools-xxx/loader-tool/conf</li><li>客户端安装路径/Loader/loader-tools-xxx/schedule-tool/conf</li><li>客户端安装路径/Loader/loader-tools-xxx/shell-client/conf</li><li>客户端安装路径/Loader/loader-tools-xxx/sqoop-shell/conf</li></ul>
Oozie	客户端安装路径/Oozie/oozie-client-xxx/conf
Spark2x	客户端安装路径/Spark2x/spark/conf
Yarn	客户端安装路径/Yarn/config
ZooKeeper	客户端安装路径/Zookeeper/zookeeper/conf

## 15.10.12 MRS 节点时间不正确

- 若集群内节点时间不正确，请分别登录集群内时间不正确的节点，并从步骤2开始执行。
  - 若集群内节点与集群外节点时间不同步，请登录集群外节点，并从步骤1开始执行。
1. 执行 `vi /etc/ntp.conf` 命令编辑NTP客户端配置文件，并增加MRS集群中Master节点的IP并注释掉其他server的地址。

```
server master1_ip prefer
server master2_ip
```

图 15-5 增加 Master 节点的 IP



```
For more information about this file, see the man pages
ntp.conf(5), ntp_acc(5), ntp_auth(5), ntp_clock(5), ntp_misc(5), ntp_mon(5).

driftfile /var/lib/ntp/drift

Permit time synchronization with our time source, but do not
permit the source to query or modify the service on this system.
restrict default nomodify notrap nopeer noquery

Permit all access over the loopback interface. This could
be tightened as well, but to do so would effect some of
the administrative functions.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

Hosts on local network are less restricted.
#restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Use public servers from the pool.ntp.org project.
Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst
#server 4.centos.pool.ntp.org iburst
#server 5.centos.pool.ntp.org iburst
server 10.9.2.38 prefer
server 10.9.2.39
#broadcast 192.168.1.255 autokey # broadcast server
#broadcastclient # broadcast client
#broadcast 224.0.1.1 autokey # multicast server
#multicastclient 224.0.1.1 # multicast client
#manycastserver 239.255.254.254 # manycast server
#manycastclient 239.255.254.254 autokey # manycast client

Enable public key cryptography.
#crypto
```

2. 执行 `service ntpd stop` 命令关闭NTP服务。
3. 执行 `/usr/sbin/ntpdate 主Master节点的IP地址` 命令手动同步一次时间。
4. 执行 `service ntpd start` 或 `systemctl restart ntpd` 命令启动NTP服务。
5. 执行 `ntpstat` 命令查看时间同步结果。

## 15.10.13 节点互信异常如何处理？

当Manager报“ALM-12066 节点间互信失效”告警，或者发现节点间无ssh互信时，可参考如下步骤操作。

1. 分别在互信集群的两端节点执行 `ssh-add -l` 确认是否有identities信息。



```

[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ll .ssh/
total 32
srw----- 1 omm wheel 0 Dec 29 14:17 agent.pid
-rw----- 1 omm wheel 12901 Mar 9 14:48 authorized_keys
-rw----- 1 omm wheel 54 Sep 24 11:42 config
-rw----- 1 omm wheel 1766 Sep 24 11:43 id_rsa
-rw----- 1 omm wheel 402 Sep 24 11:42 id_rsa.pub
-rw----- 1 omm wheel 88 Jun 8 2020 id_rsa.sha256
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l
The agent has no identities.
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ vim /var/log/Bigdata/nodeagent/
agentlog/ alarmlog/ monitorlog/ scriptlog/
[omm@node-group-2eU40 ~]$ vim /var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/
agent_alarm_py.log install.log
agent_alarm_py.log.1 installntp.log

```

2. 如果没有identities信息，执行ps -ef|grep ssh-agent找到ssh-agent进程，并kill该进程等待该进程自动重启。

```

[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l
The agent has no identities.
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ps -ef|grep ssh-agent
omm 18729 1 0 14:53 ? 00:00:00 ssh-agent -a /home/omm/.ssh/agent.pid
omm 25098 1 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor-startup.sh
omm 25206 25098 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor.sh
omm 27201 4913 0 14:54 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l

```

3. 执行ssh-add -l 查看是否已经添加identities信息，如果已经添加，请手动ssh确认互信是否正常。

```

omm 22276 4913 0 14:53 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l
The agent has no identities.
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ps -ef|grep ssh-agent
omm 18729 1 0 14:53 ? 00:00:00 ssh-agent -a /home/omm/.ssh/agent.pid
omm 25098 1 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor-startup.sh
omm 25206 25098 0 14:54 ? 00:00:00 bash /opt/Bigdata/om-agent/nodeagent/bin/ssh-agent-monitor.sh
omm 27201 4913 0 14:54 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ssh-agent
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh-add -l
2048 SHA256:uChnRubhh1HYxpT0Z1bS0zym1KXm1aFyvn0IMpiZjg /home/omm/.ssh/id_rsa (RSA)
[omm@node-group-2eU40 ~]$
[omm@node-group-2eU40 ~]$ ssh 10.33.109.226
Warning: Permanently added '10.33.109.226' (ECDSA) to the list of known hosts.

```

4. 如果有identities信息，需要确认/home/omm/.ssh/authorized\_keys中是否有对端节点/home/omm/.ssh/id\_rsa.pub文件中的信息，如果没有手动添加对端节点信息。
5. 检查/home/omm/.ssh目录下的文件权限是否正确。
6. 排查日志文件 “/var/log/Bigdata/nodeagent/scriptlog/ssh-agent-monitor.log” ，
7. 如果用户把omm的家目录删除了，需要联系MRS支撑人员修复。

## 15.10.14 如何调整 manager-executor 进程内存?

### 问题现象

MRS服务在集群的Master1和Master2节点上部署了manager-executor进程，该进程主要用于将管控面对集群的操作进行封装，比如作业的提交、心跳上报、部分告警信息上报、集群创扩缩等操作。当客户从MRS管控面提交作业，随着任务量的增大或者



2. 配置环境变量。  
**source /opt/client/bigdata\_env**
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建Hive表的权限。  
**kinit MRS集群用户**  
例如，**kinit hiveuser**
4. 执行Hive组件的客户端命令。  
**beeline**
5. 在beeline中运行Hive命令，例如：  
**create table test\_obs(a int, b string) row format delimited fields terminated by "," stored as textfile location "obs://test\_obs";**
6. 使用“Ctrl + C”退出hive beeline。

### 15.11.5 开启 Kerberos 认证的集群如何访问 Spark?

1. 用root用户登录集群Master节点。
2. 配置环境变量。  
**source /opt/client/bigdata\_env**
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。  
**kinit MRS集群用户**  
例如：  
开发用户为“机机”用户时执行：**kinit -kt user.keytab sparkuser**  
开发用户为“人机”用户时执行：**kinit sparkuser**
4. 执行如下命令连接Spark组件客户端。  
**spark-beeline**
5. 在spark-beeline中执行命令，例如在obs://mrs-word001/table/目录中创建表test。  
**create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';**
6. 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test，即表示访问OBS成功。  
**show tables;**

图 15-6 Spark 验证返回已创建的表名

```
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
+-----+
| Result |
+-----+
No rows selected (2.515 seconds)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> show tables;
+-----+
| database | tableName | isTemporary |
+-----+
| default | test | false |
| default | test_obs | false |
+-----+
2 rows selected (0.127 seconds)
```

7. 使用“Ctrl + C”退出spark beeline。

### 15.11.6 如何避免 Kerberos 认证过期?

- 对于JAVA应用

在连接HBase、HDFS或者其他大数据组件前，先调用loginUserFromKeytab()创建UGI，然后启动一个定时线程进行检查是否过期并在过期前重新登录。

```
private static void startCheckKeytabTgtAndReLoginJob() {
 //10分钟循环 达到距离到期时间一定范围就会更新凭证
 ThreadPool.updateConfigThread.scheduleWithFixedDelay(() -> {
 try {
 UserGroupInformation.getLoginUser().checkTGTAndReLoginFromKeytab();
 logger.warn("get tgt:{}", UserGroupInformation.getLoginUser().getTGT());
 logger.warn("Check Kerberos Tgt And ReLogin From Keytab Finish.");
 } catch (IOException e) {
 logger.error("Check Kerberos Tgt And ReLogin From Keytab Error", e);
 }
 }, 0, 10, TimeUnit.MINUTES);
 logger.warn("Start Check Keytab TGT And ReLogin Job Success.");
}
```

- 对于shell方式执行的任务
  - a. 先执行kinit命令认证用户。
  - b. 通过操作系统定时任务或者其他定时任务方式定时执行kinit命令认证用户。
  - c. 提交作业执行大数据任务。

- 对于Spark作业

通过spark-shell、spark-submit、spark-sql方式提交作业，可以直接在命令行中指定Keytab和Principal以获取认证，定期更新登录凭证和授权tokens，避免认证过期，例如：

```
spark-shell --principal spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名> --keytab $
{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Spark2x_8.1.0.1/install/FusionInsight-
Spark2x-2.4.5/keytab/spark2x/SparkResource/spark2x.keytab --master
yarn
```

## 15.12 元数据管理

### 15.12.1 Hive 元数据在哪里查看？

- Hive的元数据存放在MRS服务集群的GaussDB中，可以登录到集群的DBServer主节点上并切换到omm用户，然后执行**gsql -p 20051 -U {USER} -W {PASSWD} -d hivemeta**查看。
- Hive元数据存放在外部的关系型数据库存储时，请通过如下步骤获取信息：
  - a. 集群详情页的“数据连接”右侧单击“点击管理”。
  - b. 在弹出页面中查看“数据连接ID”。
  - c. 在MRS控制台，单击“数据连接”。
  - d. 在数据连接列表中根据集群所关联的数据连接ID查找对应数据连接。
  - e. 在对应数据连接的“操作”列单击“编辑”，查看该数据连接所连接的RDS实例及数据库。

# 16 故障排除

## 16.1 Web 页面访问类

### 16.1.1 升级 Python 后，无法登录 MRS Manager 页面

#### 用户问题

升级Python后，登录不进去MRS Manager页面。

#### 问题现象

自行升级Python后，使用admin账号且密码正确的情况下登录不进去MRS Manager页面。

#### 原因分析

用户升级Python版本到Python3.x的过程中，修改了openssl的文件目录权限，导致LdapServer服务无法正常启动，从而引起登录认证失败。

#### 处理步骤

- 步骤1** 以root用户登录集群的Master节点。
- 步骤2** 执行**chmod 755 /usr/bin/openssl**命令，修改/usr/bin/openssl的文件目录权限为755。
- 步骤3** 执行**su omm**命令，切换到omm用户。
- 步骤4** 执行**openssl**命令，查看是否能够进入openssl模式。  
如果能够成功进入，则表示权限修改成功，如果不能进入，则表示权限未修改成功。  
如果权限未修改成功，请检查执行的命令是否正确，或者联系运维人员。
- 步骤5** 权限修改成功后会重启LdapServer服务，请等待LdapServer服务重启成功后，重新登录MRS Manager。  
----结束

## 建议与总结

自行安装的软件建议和系统的分开，系统软件升级可能造成兼容性问题。

### 16.1.2 用户修改域名后无法登录 MRS Manager 页面

#### 问题现象

用户修改域名后，通过console页面无法登录MRS Manager页面，或者登录MRS Manager页面异常。

#### 问题原因

用户修改域名后，没有刷新executor用户的keytab文件，导致executor进程认证失败后不断循环认证，导致了acs进程内存溢出。

#### 解决方案

**步骤1** 重启acs进程。

1. 使用root用户登录主管理节点（即MRS集群详情页面“节点管理”页签下实心五角星所在的Master节点）。
2. 执行如下命令重启进程：  

```
su - omm
ps -ef|grep =acs （查找acs进程PID）
kill -9 PID （PID替换为实际的ID，结束acs进程）
```
3. 等待几分钟后执行命令`ps -ef|grep =acs`查询进程是否已经自动启动。

**步骤2** 替换executor用户的keytab文件。

1. 登录MRS Manager页面，选择“系统 > 用户”，在executor用户所在的“操作”列，单击“下载认证凭据”，解压后获取keytab文件。
2. 使用root用户登录主管理节点，将获取的keytab替换“/opt/executor/webapps/executor/WEB-INF/classes/user.keytab”文件。

**步骤3** 替换knox用户的keytab和conf文件。

1. 登录MRS Manager页面，选择“系统 > 用户”，在knox用户所在的“操作”列，单击“下载认证凭据”，解压后获取keytab和conf文件。
2. 使用root用户登录主管理节点，将获取的keytab替换“/opt/knox/conf/user.keytab”文件。
3. 修改/opt/knox/conf/krb5JAASLogin.conf中的principal的值，把域名修改为更改后的域名。
4. 将获取的krb5.conf 替换“/opt/knox/conf/krb5.conf”文件。

**步骤4** 备份原有客户端目录

```
mv {客户端目录} /opt/client_init
```

**步骤5** 重新安装客户端。

**步骤6** 使用root用户登录主备管理节点，执行如下命令，重启knox进程。

```
su - omm
```

```
ps -ef | grep gateway | grep -v grep (查找knox进程PID)
```

```
kill -9 PID (PID替换为实际的ID, 结束knox进程)
```

```
/opt/knox/bin/restart-knox.sh (启动knox进程)
```

**步骤7** 使用root用户登录主备管理节点, 执行如下命令, 重启executor进程。

```
su - omm
```

```
netstat -anp |grep 8181 |grep LISTEN (查找executor进程PID)
```

```
kill -9 PID (PID替换为实际的ID, 结束executor进程)
```

```
/opt/executor/bin/startup.sh (启动executor进程)
```

----结束

## 16.1.3 登录 Manager, 页面空白不显示

### 用户问题

登录到FusionInsight Manager界面后, 页面空白不显示。

### 问题现象

登录到FusionInsight Manager界面后, 页面空白不显示。

### 原因分析

Manager无法登录, 需要清除浏览器缓存。

### 处理步骤

**步骤1** 切换至浏览器窗口 ( 以Chrome为例 ), 通过键盘按下 “Ctrl+Shift+Delete” 弹出 “清除浏览数据” 对话框。

**步骤2** 勾选待清除的浏览记录, 单击 “清除数据”, 完成浏览器缓存清理。

----结束

## 16.2 集群管理类

### 16.2.1 MRS 集群更换磁盘

#### 用户问题

磁盘无法访问。

#### 问题现象

客户创建本地盘系列MRS集群, 其中1个Core节点的磁盘存在硬件损坏, 导致读取文件失败。

## 原因分析

磁盘硬件故障。

## 处理步骤

### 📖 说明

该指导适用于本地盘系列（d/i/ir/ki系列）MRS集群，针对Core、Task类型节点的磁盘存在硬件故障。

Kafka组件不支持更换磁盘，如果存储Kafka数据的节点故障，请联系技术支持处理。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“主机”并单击故障主机的“主机名称”，在“实例”列表中单击DataNode，选择“更多 > 退服”。

### 📖 说明

- 该主机下若存在DataNode、NodeManager、RegionServer和ClickHouseServer实例，请参考该步骤进行退服操作；
- MRS 3.1.2版本之后支持退服ClickHouseServer角色实例。

**步骤3** 选择“主机”并勾选故障主机“主机名称”前的复选框，选择“更多 > 停止所有实例”。

**步骤4** 执行`vim /etc/fstab`命令编辑注释旧磁盘的挂载点。

图 16-1 注释旧磁盘的挂载点

```
[root@node-ana-coreXZYb0001 ~]# vim /etc/fstab
#
/etc/fstab
Created by anaconda on Sat Feb 27 07:10:42 2021
#
Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
UUID=c89eca08-5da4-43de-add0-4bb58e820d78 / ext4 defaults,errors=panic,noatime 1 1
UUID=4b16f96b-6d16-4d8e-9517-9f63423f9f6e /tmp ext4 defaults,noatime,nodiratime,errors=panic 1 0
UUID=e539a0fd-a639-41dc-aa88-5f8c9e4bb7b3 /var ext4 defaults,noatime,nodiratime,errors=panic 1 0
UUID=51ba7a26-67de-4762-8bea-85fc904965c2 /srv/BigData ext4 defaults,noatime,nodiratime 1 0
UUID=a3ba5f78-d188-4e6b-b648-1915b958183a /var/log ext4 defaults,noatime,nodiratime,errors=panic 1 0
UUID=91c84554-22eb-4130-a7a1-5ceaf03c8c06 /srv/BigData/data1 ext4 defaults,noatime,nodiratime,nodev 1 0
```

**步骤5** 如果旧磁盘仍可访问，迁移旧磁盘上（例如：`/srv/BigData/data1/`）的用户自有数据。

`cp -r /旧磁盘挂载点 临时数据保存目录`

例如：`cp -r /srv/BigData/data1 /tmp/`

**步骤6** 登录MRS管理控制台。

**步骤7** 在集群详情页面，选择“节点管理”。

**步骤8** 单击待更换磁盘的“节点名称”进入弹性云服务器管理控制台，单击“关机”。

**步骤9** 联系支持人员在后台更换磁盘。

**步骤10** 在弹性云服务器管理控制台，单击“开机”，将已更换磁盘的节点开机。

**步骤11** 初始化Linux数据盘。

具体步骤可参见中“划分分区并挂载磁盘”场景的第1-9步骤，对新磁盘进行初始化操作。



步骤12 执行lsblk命令，查看新增磁盘分区信息。

图 16-2 查看新增磁盘（分区）

```
[root@ecs-fcq ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1.7T 0 disk
sdb 8:16 0 1.7T 0 disk
sdc 8:32 0 1.7T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1.7T 0 part
sdd 8:48 0 1.7T 0 disk
└─sdd1 8:49 0 1.7T 0 part
```

步骤13 使用df -TH获取文件系统类型。

图 16-3 获取文件系统类型

```
[root@node-ana-corewQaI0001 ~]# df -TH
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 ext4 233G 44G 179G 20% /
devtmpfs devtmpfs 34G 0 34G 0% /dev
tmpfs tmpfs 34G 0 34G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 34G 9.3M 34G 1% /run
tmpfs tmpfs 34G 0 34G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda5 ext4 11G 40M 10G 1% /tmp
/dev/vda7 ext4 64G 152M 60G 1% /srv/BigData
/dev/vda6 ext4 11G 1.2G 8.9G 12% /var
/dev/vda8 ext4 190G 211M 180G 1% /var/log
/dev/sdc1 ext4 1.8T 1.4G 1.8T 1% /srv/BigData/data2
tmpfs tmpfs 6.8G 0 6.8G 0% /run/user/2000
tmpfs tmpfs 6.8G 0 6.8G 0% /run/user/0
[root@node-ana-corewQaI0001 ~]#
```

步骤14 使用对应的文件系统类型对新磁盘（分区）进行格式化。

例如：`mkfs.ext4 /dev/sdd1`

步骤15 执行如下命令挂载新磁盘。

`mount 新磁盘 挂载点`

例如：`mount /dev/sdd1 /srv/BigData/data1`

步骤16 执行如下命令为新磁盘增加omm用户权限。

`chown omm:wheel 挂载点`

例如：`chown -R omm:wheel /srv/BigData/data1`

步骤17 将旧磁盘上（例如：`/srv/BigData/data1/`）的用户自有数据迁移到新磁盘上。

`cp -r 临时数据保存目录 新磁盘挂载点`

例如：`cp -r /tmp/data1/* /srv/BigData/data1/`

步骤18 在fstab文件中新增新磁盘UUID信息。

1. 使用blkid命令查看新磁盘的UUID。

```
[root@node-ana-core04a10001 ~]# blkid
/dev/vda6: UUID="e539a8fd-a639-41dc-aa00-5f4c0e4bb7b3" TYPE="ext4"
/dev/vda1: UUID="c89eca08-5da4-43de-add0-4bb58e820d78" TYPE="ext4"
/dev/vda5: UUID="4b16f96b-6d16-4dbe-9517-9f63423f9f6e" TYPE="ext4"
/dev/vda7: UUID="51ba7a26-67de-4762-bbea-05f c004065c2" TYPE="ext4"
/dev/vda8: UUID="03ba5f78-d188-4e6b-b640-1915b858183a" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="02a09811-ae36-4140-abad-e5ef935e54e0" TYPE="ext4" PARTLABEL="logical" PARTUUID="1bd64663-42e1-4bdf-9ece-4b5b793cf799"
/dev/sdc1: UUID="570ccafe-4505-462a-a350-e12488969d7f" TYPE="ext4" PARTLABEL="logical" PARTUUID="ac309415-3294-47c4-b009-ae39fc72f62e"
/dev/sdd1: UUID="7f377c8b-e1b9-423e-b7d2-a60e1d58c3eb" TYPE="ext4" PARTLABEL="logical" PARTUUID="7f0254ea-306c-46ae-b350-0e30456e5120"
/dev/sdb1: UUID="67133dc9-da39-4561-9353-602257347cc1" TYPE="ext4" PARTLABEL="logical" PARTUUID="2004ff81-e343-4f41-bfe8-889b4b30960"
[root@node-ana-core04a10001 ~]#
```

2. 打开“/etc/fstab”文件，新增如下信息：

```
UUID=新盘UUID /srv/BigData/data1 ext4 defaults,noatime,nodiratime,nODEV 1 0
```

**步骤19** 登录FusionInsight Manager。

**步骤20** 选择“主机”并单击需要入服主机的“主机名称”，在“实例”列表中单击DataNode，选择“更多 > 入服”。

#### 说明

- 该主机下若存在DataNode、NodeManager、RegionServer和ClickHouseServer实例，请参考该步骤进行入服操作；
- MRS 3.1.2版本之后支持入服ClickHouseServer角色实例。

**步骤21** 选择“主机”，并勾选故障主机“主机名称”前的复选框，选择“更多 > 启动所有实例”。

**步骤22** 选择“集群 > HDFS”，在“概览”页签的“基本信息”模块查看“丢失块数”是否为“0”。

- “丢失块数”是为“0”，则操作完成。
- “丢失块数”不为“0”，请联系支持人员进行处理。

----结束

## 16.2.2 MRS 备份失败

### 用户问题

MRS备份总是失败。

### 问题现象

MRS备份总是失败。

### 原因分析

备份目录软链接到系统盘，系统盘满了之后备份便会失败。

### 处理步骤

**步骤1** 检查备份目录是否软链接到系统盘。

1. 以root用户登录集群主备Master节点。
2. 执行df -h命令查看磁盘情况，检查系统盘的存储情况。
3. 执行ll /srv/BigData/LocalBackup命令，查看备份目录是否软链接到/opt/Bigdata/LocalBackup。

检查备份文件是否软链接到系统盘且系统盘空间是否足够。如果软链接到系统盘且系统盘空间不足，请执行**步骤2**。如果否，说明不是由于系统盘空间不足导致，请联系技术服务。

**步骤2** 将历史备份数据移到数据盘的新目录中。

1. 以root用户登录Master节点。
2. 执行su - omm命令，切换到omm用户。
3. 执行rm -rf /srv/BigData/LocalBackup命令，删除备份目录软连接。
4. 执行mkdir -p /srv/BigData/LocalBackup命令，创建备份目录。
5. 执行mv /opt/Bigdata/LocalBackup/\* /srv/BigData/LocalBackup/命令，将历史备份数据移到新目录。

----结束

## 16.2.3 Core 节点出现 df 显示的容量和 du 显示的容量不一致

### 用户问题

Core节点出现df显示的容量和du显示的容量不一致

### 问题现象

Core节点出现df显示的容量和du显示的容量不一致：

分别使用命令df -h 和命令du -sh /srv/BigData/hadoop/data1/查询得到的/srv/BigData/hadoop/data1/目录磁盘占用量相差较大（大于10G）。

### 原因分析

使用命令lsof |grep deleted可以查询到此目录下有大量log文件处于deleted状态。

出现此问题的一种情况是长时间运行某些spark任务，任务中的一些container一直运行，并且持续产生日志；spark的executor在打印日志的时候使用了log4j的日志滚动功能，将日志输出到stdout文件下；而container同时也会监控这个文件，导致此文件被两个进程同时监控。当其中一个进程按照配置滚动的时候，删除了最早的日志文件，但是另一个进程依旧占用此文件句柄。从而产生了deleted状态的文件。

### 处理步骤

将spark的executor日志输出目录修改成其他名称

1. 打开日志配置文件，默认在<客户端地址>/Spark/spark/conf/log4j-executor.properties。
2. 将日志输出文件改名，例如：  
log4j.appender.sparklog.File = \${spark.yarn.app.container.log.dir}/stdout改为：  
log4j.appender.sparklog.File = \${spark.yarn.app.container.log.dir}/stdout.log
3. 保存退出
4. 重新提交任务。

## 16.2.4 如何解除关联子网

### 操作场景

您可根据自身网络需求，解除网络ACL与子网关联。

### 操作步骤

- 步骤1 登录管理控制台。
  - 步骤2 在系统首页，单击“网络 > 虚拟私有云”。
  - 步骤3 在左侧导航栏单击“网络ACL”。
  - 步骤4 在右侧在“网络ACL”列表区域，选择网络ACL的名称列，单击您需要修改的“网络ACL名称”进入网络ACL详情页面。
  - 步骤5 在详情页面，单击“关联子网”页签。
  - 步骤6 在“关联子网”页签详情区域，选择对应子网的“操作”列，单击“取消关联”。
  - 步骤7 单击“确认”。
- 结束

## 16.2.5 修改 hostname，导致 MRS 状态异常

### 用户问题

修改hostname后，MRS状态异常怎么处理？

### 问题现象

修改hostname，导致MRS状态异常。

### 原因分析

修改hostname导致兼容性问题 and 故障。

### 处理步骤

- 步骤1 以root用户登录集群的任意节点。
- 步骤2 在集群节点中执行`cat /etc/hosts`命令，查看各个节点的hostname值，根据此值来配置newhostname变量值。
- 步骤3 在hostname被修改的节点上执行`sudo hostnamectl set-hostname $ {newhostname}`命令，恢复正确的hostname。

#### 说明

`${newhostname}`: 表示新的hostname取值。

- 步骤4 修改完成后，重新登录修改hostname的节点，查看修改的hostname是否生效。
- 结束

## 16.2.6 如何定位进程被 kill

### 问题背景与现象

在某环境出现DataNode异常重启，且确认此时未从页面做重启DataNode的操作，需要定位是什么进程kill DataNode服务端进程。

### 原因分析

常见的进程被异常终止有2种原因：

- **Java进程OOM被Kill**

一般Java进程都会配置OOM Killer，当检测到OOM会自动Kill，OOM日志通常被打印到out日志中，此时可以看运行日志（如DataNode的日志路径为 /var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-主机名.log），看是否有OutOfMemory 内存溢出的打印。

- **被其他进程kill，或者人为kill。**

排查DataNode运行日志（ /var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-主机名.log ），是先收到“RECEIVED SIGNAL 15”再健康检查失败。即如下示例中DataNode先于 11:04:48被kill，然后过2分钟，于 11:06:52启动。

```
2018-12-06 11:04: 48,433 | ERROR | SIGTERM handler | RECEIVED SIGNAL 15: SIGTERM |
LogAdapter.java:69
2018-12-06 11:04:48,436 | INFO | Thread-1 | SHUTDOWN_MSG:
/*****
SHUTDOWN_MSG: Shutting down DataNode at 192-168-235-85/192.168.235.85
*****/
LogAdapter.java:45
2018-12-06 11:06:52,744 | INFO | main | STARTUP_MSG:
```

以上日志说明，DataNode先被其他进程关闭，然后健康检查失败，2分钟后，被NodeAgent启动DataNode进程。

### 处理步骤

打开操作系统审计日志，给审计日志增加记录kill命令的规则，即可定位是何进程发送的kill命令。

#### 操作影响

- 打印审计日志，会消耗一定操作系统性能，经过分析仅影响不到1%。
- 打印审计日志，会占用一定磁盘空间。该日志打印量不大，MB级别，且默认配置有老化机制和检测磁盘剩余空间机制，不会占满磁盘。

#### 定位方法

在DataNode进程可能发生重启的所有节点，分别执行以下操作。

**步骤1** 以root用户登录节点，执行**service auditd status**命令，确认该服务状态。

```
Checking for service auditd running
```

如果该服务未启动，执行**service auditd restart**命令重启该服务（无影响，耗时不到1秒）

```
Shutting down auditd done
Starting auditd done
```

**步骤2** 审计日志临时增加kill命令审计规则。

增加规则：

```
auditctl -a exit,always -F arch=b64 -S kill -S tkill -S tckill -F a1!=0 -k process_killed
```

查看规则:

```
auditctl -l
```

**步骤3** 当进程有异常被kill后，使用ausearch -k process\_killed命令，可以查询kill历史。

```
[root@aaaa ~]# ausearch -k process_killed

time->Fri Jul 8 15:43:44 2016
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1467963824.969:48328): auid=0 ses=3514 subj=unconfined_u:system_r:auditd_t:s0 op="add rule" key="process_killed" list=4 res=1

time->Fri Jul 8 15:43:50 2016
type=OBJ_PID msg=audit(1467963830.034:48329): opid=21601 euid=0 ouid=0 cses=3965 obj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 cocom="diskmtd"
type=SYSCALL msg=audit(1467963830.034:48329): arch=c000000b syscall=62 success=yes exit=0 a0=546c a1=0 a2=0 a3=546c items=0 ppid=6919 pid=14173 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 egid=0 sgid=0 fsuid=0 fsgid=0 tty=pts1 ses=3514 comm="bash" exe="/bin/bash" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key="process_killed"
```

### 说明

a0是被kill进程的pid ( 16进制 ) ， a1是kill命令的信号量。

----结束

### 验证方法

**步骤1** 从MRS页面重启该节点一个实例，如DataNode。

**步骤2** 执行ausearch -k process\_killed命令，确认是否有日志打印。

例如以下命令ausearch -k process\_killed |grep “.sh” ，可以看到是hdfs-daemon-ada\* 脚本，关闭的DataNode进程。

```
root@node-104-4:~# ausearch -k process_killed | grep ".sh"
type=SYSCALL msg=audit(1481027376.223:22639542): arch=c000000b syscall=62 success=yes exit=0 a0=78dc a1=f a2=0 a3=78dc items=0 ppid=28873 pid=28880 auid=2000 uid=2000 gid=10 euid=2000 fsuid=2000 egid=10 sgid=10 tty=pts1
type=SYSCALL msg=audit(1481027376.223:22639541): arch=c000000b syscall=62 success=yes exit=0 a0=78dc a1=0 a2=0 a3=ffffa0a050 items=0 ppid=28873 pid=28880 auid=2000 uid=2000 gid=10 euid=2000 fsuid=2000 egid=10 sgid=10 tty=pts1
type=SYSCALL msg=audit(1481027375.225:22639998): arch=c000000b syscall=62 success=yes exit=1 a0=78dc a1=0 a2=0 a3=78dc items=0 ppid=28873 pid=28880 auid=2000 uid=2000 gid=10 euid=2000 fsuid=2000 egid=10 sgid=10 tty=pts1
root@node-104-4:~# date
```

----结束

### 停止审计kill命令方法

**步骤1** 执行service auditd restart命令，即会清理临时增加的kill审计日志。

**步骤2** 执行auditctl -l命令，如果没有kill相关信息，即说明已清理该规则。

----结束

## 16.2.7 MRS 集群使用 pip3 安装 python 包提示网络不可达

### 用户问题

使用pip3安装python包报错网络不可达。

### 问题现象

执行pip3 install 安装python包报错网络不可达。具体如下图所示:

```
[root@node-master1D1qn base]# pip3 install openpyxl
Collecting openpyxl
 Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(<pip._vendor.requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f5ed31044e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',): /simple/openpyxl/
```

## 原因分析

客户未给Master节点绑定弹性公网IP，造成报错的发生。

## 处理步骤

**步骤1** 登录MRS服务管理控制台。

**步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中当前安装出问题的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面。

**步骤3** 在“节点管理”页签单击Master节点组中某一Master节点名称，登录到弹性云服务器管理控制台。

**步骤4** 选择“弹性公网IP”页签，单击“绑定弹性公网IP”为弹性云服务器绑定一个弹性公网IP。

**步骤5** 登录Master节点执行pip3 install安装python包。

----结束

## 16.2.8 MRS 集群客户端无法下载

### 用户问题

在本地的Master主机上想给另外一台远端主机下载一个MRS集群客户端进行使用，但是一直提示网络或者参数有问题

### 问题现象

在本地的Master主机上想给另外一台远端主机下载一个MRS集群客户端进行使用，但是一直提示网络或者参数有问题

### 原因分析

- 可能是两台主机处于不同VPC网络中
- 密码填写错误
- 远端主机开启防火墙

### 处理步骤

- 两台主机处于不同VPC网络中  
放开远端主机的22端口
- 密码填写错误  
请检查密码是否正确，密码中不能有特殊符号。
- 远端主机开启防火墙  
使用规避方案，先将这个MRS集群客户端下载到“服务器端”主机，然后通过linux提供的scp命令远程发送到远端主机。

## 16.2.9 扩容失败

### 用户问题

Console界面正常，MRS集群扩容失败

### 问题现象

Console界面正常，查看MRS Manager界面也无警告无错误，但MRS集群无法扩容报“集群存在非运行状态节点，请稍后重试”的错误。

### 原因分析

MRS集群的扩缩容要建立在集群处于正常运行的基础上，所以首先要检查集群是否处于正常与否，现在报的是集群存在非运行状态节点，而console界面和MRS Manager界面都是正常的，所以可能原因就是数据库中集群状态不正常或未刷新导致集群相关节点处于非正常运行状态导致的。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录MRS控制台，单击集群名称进入集群详情页面查看集群状态，确保集群状态为“运行中”。
- 步骤2** 单击“节点管理”，查看所有节点的状态，确保所有节点的状态为“运行中”。
- 步骤3** 登录集群的podMaster节点跳转到MRS的deployer节点，查看api-gateway.log的日志。
  1. 用**kubectl get pod -n mrs**命令查看MRS 对应的**deployer**节点的**pod**。
  2. 用**kubectl exec -ti \${deployer节点的pod} -n mrs /bin/bash**命令登录相应的pod，如执行**kubectl exec -ti mrsdeployer-78bc8c76cf-mn9ss -n mrs /bin/bash**命令进入MRS的deployer容器。
  3. 在/opt/cloud/logs/apigateway目录下查看最新的api-gateway.log日志，检索里面的关键信息（如：ERROR, scaling, clusterScaling, HostState, state-check, 集群ID等）查看报错类型。
  4. 根据报错提示信息进行相应处理，然后再次执行扩容操作。
    - 扩容成功，则处理完成。
    - 扩容失败，则执行**步骤4**。
- 步骤4** 用**opt/cloud/mysql -u\${用户名} -P\${端口} -h\${地址} -p\${密码}**登录数据库。
- 步骤5** 执行**select cluster\_state from cluster\_detail where cluster\_id="集群ID";**查看cluster\_state。
  - cluster\_state为2，则集群状态正常，执行**步骤6**。
  - cluster\_state不为2，说明集群状态在数据库中异常，可用**update cluster\_detail set cluster\_state=2 where cluster\_id="集群ID";**刷新集群状态，并查看cluster\_state。
    - cluster\_state为2，则集群状态正常，执行**步骤6**
    - cluster\_state不为2，则请联系技术工程师处理。
- 步骤6** 执行**select host\_status from host where cluster\_di="clusterID";**命令查询集群主机状态。



- 如果主机状态为started，则处理完成。
- 如果主机状态不为started，则可执行**update host set host\_status='started' where cluster\_id="集群ID"**；命令更新主机状态到数据库。
  - 如果主机状态为started，则处理完成。
  - 如果主机状态不为started，则请联系技术工程师处理。

----结束

## 16.2.10 MRS 通过 beeline 执行插入命令的时候出错

### 用户问题

MRS通过beeline执行插入命令的时出错

### 问题现象

在hive的beeline中执行**insert into**插入语句的时候会报以下的错误:

```
Mapping run in Tez on Hive transactional table fails when data volume is high with error:
"org.apache.hadoop.hive.ql.lockmgr.LockException Reason: Transaction... already aborted, Hive SQL state
[42000]."
```

### 原因分析

对于Join操作，由于集群配置不理想和Tez资源设置不合理导致该问题。

### 处理步骤

可以在beeline上设置配置参数进行解决。

**步骤1** 设置以下属性以优化性能（建议在集群级别进行更改）

- 设置hive.auto.convert.sortmerge.join = true
- 设置hive.optimize.bucketmapjoin = true
- 设置hive.optimize.bucketmapjoin.sortedmerge = true

**步骤2** 更改以下内容以调整Tez的资源。

- 设置hive.tez.container.size = {与YARN容器相同的大小}
- 将hive.tez.container.size设置为与YARN容器大小yarn.scheduler.minimum-allocation-mb相同或更小的值（如设置为二分之一或四分之一的值），但不要超过yarn.scheduler.maximum-allocation-mb。

----结束

## 16.2.11 使用 CDM 迁移数据至 HDFS

### 用户问题

使用CDM从旧的集群迁移数据至新集群的HDFS过程失败。



## 原因分析

1. 在出现告警时间点发现虚拟机发生了重启，告警发生的原因是因虚拟机重启导致的。

```
[omm@node-masterlyqIY nodeagent]$ last
omm pts/0 100.125.0.70 Thu Sep 24 10:33 still logged in
omm pts/1 100.125.0.70 Thu Sep 24 09:26 - 09:47 (00:20)
omm pts/0 100.125.0.70 Thu Sep 24 09:22 - 10:21 (00:59)
omm pts/1 100.125.0.70 Wed Sep 23 17:32 - 17:37 (00:05)
root pts/0 10.203.216.102 Wed Sep 23 17:13 - 18:35 (01:21)
omm pts/0 100.125.0.70 Wed Sep 23 16:55 - 16:56 (00:00)
omm pts/0 100.125.0.70 Wed Sep 23 16:20 - 16:25 (00:05)
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Wed Sep 23 16:06 still running
root pts/1 10.203.216.102 Tue Sep 22 19:13 - 19:48 (00:34)
omm pts/0 100.125.0.70 Tue Sep 22 19:08 - 20:03 (00:54)
root pts/0 10.203.216.102 Tue Sep 22 17:03 - 17:52 (00:48)
omm pts/1 100.125.0.70 Tue Sep 22 15:55 - 16:00 (00:05)
```

```
[omm@node-master2WbYp ~]$ last
omm pts/0 10.80.0.56 Thu Sep 24 11:00 still logged in
omm pts/0 10.80.0.56 Thu Sep 24 09:24 - 10:21 (00:56)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 23 17:32 - 17:37 (00:05)
omm pts/0 10.80.0.56 Tue Sep 22 19:15 - 19:15 (00:00)
omm pts/0 10.80.0.56 Tue Sep 22 15:57 - 16:21 (00:23)
omm pts/0 10.80.0.56 Tue Sep 22 15:23 - 15:35 (00:12)
omm pts/0 10.80.0.56 Tue Sep 22 15:07 - 15:12 (00:05)
omm pts/0 10.80.0.56 Tue Sep 22 14:21 - 14:26 (00:05)
omm pts/0 10.80.0.56 Mon Sep 21 10:57 - 11:06 (00:09)
omm pts/0 10.80.0.56 Mon Sep 21 10:42 - 10:56 (00:14)
omm pts/0 10.80.0.56 Thu Sep 17 16:05 - 16:15 (00:10)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 20:52 - 20:58 (00:06)
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Wed Sep 16 18:05 still running
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 15:43 - 16:10 (00:26)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 14:35 - 14:53 (00:17)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 14:33 - 14:33 (00:00)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 14:11 - 14:29 (00:17)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 14:02 - 14:09 (00:06)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 11:56 - 12:04 (00:08)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 11:26 - 11:31 (00:04)
omm pts/0 10.80.0.56 Wed Sep 16 11:09 - 11:24 (00:15)
root pts/0 10.203.230.193 Mon Sep 14 15:54 - 16:30 (00:35)
root pts/0 10.203.172.29 Fri Sep 11 17:15 - 17:45 (00:30)
root pts/0 10.203.172.29 Fri Sep 11 16:53 - 17:12 (00:19)
root tty1 Fri Sep 11 16:23 - 17:25 (01:01)
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Fri Sep 11 10:07 still running
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Thu Aug 27 16:41 still running
root tty1 Thu Aug 20 09:46 - 10:17 (00:30)
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Wed Aug 19 17:48 still running
reboot system boot 4.19.36-vhulk190 Wed Aug 19 17:46 still running
```

2. 经OS定位虚拟机发生重启的原因是节点没有可用的内存，系统发生内存溢出触发了oom-killer，当进程处于被调用的状态会使进程处于disk sleep状态，最终导致虚拟机发生重启。

```
mem info:
[344766.903734] MemTotal: 32397404 kB ← 总内存
MemFree: 160404 kB
MemAvailable: 31668 kB
Buffers: 2172 kB
Cached: 2768904 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 30328872 kB ← 用户态使用
Inactive: 1035844 kB
Active(anon): 30320852 kB
Inactive(anon): 1004376 kB
Active(file): 8020 kB
Inactive(file): 31468 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
[344766.903738] SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB

[344766.904470] 20444 1 212684K 104K S (sleeping) /sbin/agetty -o -p -- --noctty tty1 linux
[344766.904474] 15011 9241 845712K 1948K S (sleeping) gaussdb: wal sender process REPLICATION node-masterlyqY(30753) s
[344766.904477] 20384 9241 866276K 326020K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(35218) PARSE
[344766.904480] 20389 9241 867524K 326732K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(35222) PARSE
[344766.904484] 29384 1 253256K 1852K S (sleeping) /usr/sbin/sssd -D
[344766.904487] 29453 29384 253144K 2620K R (running) /usr/libexec/sss/sss_be --domain implicit_files --uid 0 --gid 0 --logger=journald
[344766.904491] 29454 29384 258292K 4004K S (sleeping) /usr/libexec/sss/sss_be --domain default --uid 0 --gid 0 --logger=journald
[344766.904494] 29512 29384 283272K 2112K S (sleeping) /usr/libexec/sss/sss_nss --uid 0 --gid 0 --logger=journald
[344766.904498] 29513 29384 243890K 1680K D (disk sleep) /usr/libexec/sss/sss_pam --uid 0 --gid 0 --logger=journald
[344766.904501] 29527 1 550027K 32624K S (sleeping) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -cp
/opt/Bigdata/MRS_2.1.0/_1_21_JDBCServer/etc//opt/Bigdata/security//opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Spark-2.3.2/spark/sbin/./jars/* -Dlog4j
-Djava.security.auth.login.config=/o
[344766.904505] 7855 9241 846688K 23736K S (sleeping) gaussdb: OMM OMM localhost(46200) idle
[344766.904509] 25941 9241 859332K 323464K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48556) idle
[344766.904512] 25951 9241 857892K 319088K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48558) PARSE
[344766.904516] 26004 9241 867192K 324348K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48562) idle
[344766.904519] 26108 9241 857940K 323228K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48564) PARSE
[344766.904523] 26156 9241 858120K 324052K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48570) PARSE
[344766.904527] 26165 9241 866212K 322884K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48576) PARSE
[344766.904531] 26172 9241 858180K 322896K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48578) PARSE
[344766.904534] 26212 9241 857932K 323148K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48580) PARSE
[344766.904538] 26209 9241 859180K 321728K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48582) PARSE
[344766.904541] 26363 9241 86238K 32212K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48584) PARSE
[344766.904545] 26389 9241 866408K 323184K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48588) PARSE
[344766.904548] 26399 9241 857844K 321616K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48592) PARSE
[344766.904551] 26404 9241 858044K 322592K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48596) PARSE
[344766.904555] 26415 9241 857756K 322528K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48600) PARSE
[344766.904558] 26450 9241 858768K 323668K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48606) PARSE
[344766.904562] 26482 9241 858072K 323340K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48608) PARSE
[344766.904565] 26608 9241 858024K 322904K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48610) PARSE
[344766.904568] 27449 9241 866276K 323472K D (disk sleep) gaussdb: OMM OMM localhost(48632) PARSE
[344766.904573] 30030 1 387064K 17424K R (running) /opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/build/env/bin/python2.7
/opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/build/env/bin/supervisor -p /opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/cnf/

[344766.904726] 874 4953 1484K 8K D (disk sleep) /bin/sh /opt/Bigdata/nodeagent/bin/scriptLauncher.sh /opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/dnsservice/sh
[344766.904729] 875 26044 1488K 12K D (disk sleep) /bin/sh /opt/Bigdata/nodeagent/bin/scriptLauncher.sh
/opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Hadoop-3.1.1/hadoop/sbin/yarn-resourcemanager-check.sh
[344766.904732] 876 10755 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904735] 878 17629 8616200K 1124612K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Dprocess.name=contn
-Datack.conf.dir=-Dcontroller.home=/opt/Bigdata/cm-0.0.1 -Dbeetle.application.home.path=/opt/Bigdata/cm-0.0.1/etc/cm -Dorg.terracotta.quartz.skipUpdate
/opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Flume-1.6.0/flume/bin/flume-check-service.sh
[344766.904741] 880 2535 1488K 12K D (disk sleep) /bin/sh /opt/Bigdata/nodeagent/bin/scriptLauncher.sh /usr/bin/head -1 /opt/Bigdata/tmp/hadoop-
[344766.904744] 881 9760 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904746] 882 3895 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904748] 883 3665 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904751] 885 8623 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904753] 886 5536 7522420K 670728K D (disk sleep) /opt/Bigdata/jdk1.8.0_212/bin/java -Dprocess.name=nodeagent
-Deetle.application.home.path=/opt/Bigdata/security/config -Dsun.rmi.transport.tcp.responseTimeout=60000 -Djava.library.path=/opt/Bigdata/nodeagent/lib
-XX:ErrorFile=/var/log/Bigdata/nodeagent
[344766.904754] Mem-Info:
[344766.904757] active anon:7580213 inactive anon:251094 isolated anon:0
```

3. 查看占用的内存进程，发现占用内存都是正常的业务进程。

结论：虚拟机内存不能满足服务需求。

### 处理步骤

- 建议扩大节点内存。
- 建议关闭不需要的服务来规避该问题。

## 16.2.13 PMS 进程占用内存高问题处理

### 用户问题

主Master节点内存使用率高如何处理？

### 问题现象

主Master节点内存使用率高，且用`top -c`命令查询得内存占用量高的是如下idle的进程。

```
12180 ommdba 20 0 1395492 1.180g 1.082g S 0.0 3.8 23:14.29 gaussdb: OMM OMM localhost(60598) idle
14828 ommdba 20 0 1395904 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:17.08 gaussdb: OMM OMM localhost(60698) idle
15016 ommdba 20 0 1395840 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:11.19 gaussdb: OMM OMM localhost(60824) idle
14943 ommdba 20 0 1395900 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:14.76 gaussdb: OMM OMM localhost(60764) idle
14908 ommdba 20 0 1395840 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:15.18 gaussdb: OMM OMM localhost(60738) idle
14953 ommdba 20 0 1395824 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:15.96 gaussdb: OMM OMM localhost(60770) idle
14995 ommdba 20 0 1395560 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:13.28 gaussdb: OMM OMM localhost(60812) idle
15062 ommdba 20 0 1395820 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:16.12 gaussdb: OMM OMM localhost(60868) idle
15064 ommdba 20 0 1395512 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:13.33 gaussdb: OMM OMM localhost(60870) idle
14973 ommdba 20 0 1395528 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:12.74 gaussdb: OMM OMM localhost(60790) idle
14835 ommdba 20 0 1395536 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:17.39 gaussdb: OMM OMM localhost(60704) idle
14822 ommdba 20 0 1395524 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:13.80 gaussdb: OMM OMM localhost(60692) idle
14991 ommdba 20 0 1395808 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:17.96 gaussdb: OMM OMM localhost(60808) idle
14975 ommdba 20 0 1395812 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:12.57 gaussdb: OMM OMM localhost(60792) idle
15038 ommdba 20 0 1395520 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:12.75 gaussdb: OMM OMM localhost(60846) idle
14919 ommdba 20 0 1395540 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:11.58 gaussdb: OMM OMM localhost(60744) idle
14832 ommdba 20 0 1395476 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:13.11 gaussdb: OMM OMM localhost(60702) idle
14989 ommdba 20 0 1395500 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:15.63 gaussdb: OMM OMM localhost(60806) idle
14979 ommdba 20 0 1395448 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:13.17 gaussdb: OMM OMM localhost(60796) idle
15047 ommdba 20 0 1395512 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:12.10 gaussdb: OMM OMM localhost(60854) idle
14977 ommdba 20 0 1395496 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:16.90 gaussdb: OMM OMM localhost(60794) idle
15028 ommdba 20 0 1395800 1.180g 1.081g S 0.0 3.8 23:09.35 gaussdb: OMM OMM localhost(60836) idle
```

### 原因分析

- PostgreSQL缓存：除了常见的执行计划缓存、数据缓存，PostgreSQL为了提高生成执行计划的效率，还提供了catalog，relation等缓存机制。长连接场景下这些缓存中的某些缓存是不会主动释放的，因此可能导致长连接占用大量的内存不释放。
- PMS是MRS的监控进程，此进程会经常创建表分区或者新表，由于PostgreSQL会缓存当前会话访问过的对象的元数据，且PMS的数据库连接池连接会长时间存在，所以连接占用的内存会逐渐上升。

### 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录主Master节点。

**步骤2** 执行如下命令查询PMS进程号。

```
ps -ef | grep =pmsd |grep -v grep
```

**步骤3** 执行如下命令关闭PMS进程，其中PID为**步骤2**中获取的PMS进程号。

```
kill -9 PID
```

**步骤4** 等待PMS进程自动启动。

PMS启动需要2-3分钟。PMS是监控进程，重启不影响大数据业务。

----结束

## 16.2.14 Knox 进程占用内存高

### 用户问题

knox进程占用内存高

### 问题现象

主Master节点内存使用率高，用**top -c**命令查看到占用内存较高的进程中有knox进程，且此进程占用内存超过4G。

### 原因分析

knox进程没有单独配置内存，进程会自动根据系统内存大小按照比例划分可用内存，导致knox占用内存大。

### 处理步骤

- 步骤1** 以root用户分别登录Master节点。
- 步骤2** 打开文件“/opt/knox/bin/gateway.sh”，查找APP\_MEM\_OPTS，并设置该参数的值为：“-Xms3072m -Xmx4096m”。
- 步骤3** 登录Manager页面，单击“主机管理”，找到主Master节点的IP（即主机名称前带有实心五角星的节点），并登录该节点后台。
- 步骤4** 执行如下命令重启进程。

```
su - omm
```

```
sh /opt/knox/bin/restart-knox.sh
```

----结束

## 16.2.15 安全集群外节点安装客户端访问 HBase 很慢

### 用户问题

安全集群外节点安装了集群的客户端，并使用客户端命令hbase shell访问hbase，发现访问hbase非常慢。

### 问题现象

客户创建了安全集群，在集群外节点安装了集群的客户端，并使用客户端命令hbase shell访问hbase，发现访问hbase非常慢。

### 原因分析

安全集群需要进行Kerberos认证，需要在客户端节点的hosts中配置信息，访问速度才不会收到影响。例如，hosts配置信息为：

```
1.1.1.1 hadoop.782670e3_1364_47e2_8c70_1b61bb80479c.com
1.1.1.1 hadoop.hadoop.com
1.1.1.1 hacluster
1.1.1.1 haclusterX
1.1.1.1 haclusterX1
```

```
1.1.1.1 haclusterX2
1.1.1.1 haclusterX3
1.1.1.1 haclusterX4
1.1.1.1 ClusterX
1.1.1.1 manager
ip1 hostname1
ip2 hostname2
ip3 hostname3
ip4 hostname4
```

## 处理步骤

将集群节点上的hosts文件内容复制到安装客户端节点的hosts文件中。

## 16.2.16 作业无法提交如何定位？

### 问题背景与现象

客户通过DGC或者在MRS Console无法提交作业。


### 问题影响

作业无法提交，业务中断。

### 作业流程简介

1. 所有请求会先经过APIG网关，受到APIG配置的流控限制。
2. APIG将请求转发到MRS管控面的api-gateway中。
3. MRS管控面API节点轮询主备oms的Knox，确认主oms的Knox。
4. MRS管控面API提交任务到主oms的Knox。
5. Knox转发请求到本节点的executor进程。
6. executor进程提交任务到Yarn。

图 16-5 作业流程



## 处理步骤

前期准备：

- 确定作业是通过DGC或在MRS Console提交。
- 准备如表16-1信息。

表 16-1 修复前准备事项

序号	项目	操作方式
1	集群账号信息	申请集群admin账户的密码。
2	节点账号信息	申请集群内节点的omm、root用户密码。
3	SSH远程登录工具	准备PuTTY或SecureCRT等工具。
4	客户端	已提前安装好客户端。

### 步骤1 确认异常来源。

查看作业日志中收到的错误码，确认错误码是属于APIG还是MRS。



- 若是公共APIG的错误码（APIG的错误码是APIGW开头），联系公共APIG维护人员。
- 若是MRS侧错误，继续下一步。

**步骤2** 排查服务和进程运行状态等基本情况。

1. 登录Manager界面确认是否有服务故障，如果有作业相关服务故障或者底层基础服务故障，需要解决故障。
2. 查看是否有严重告警。
3. 登录主Master节点。
4. 执行如下命令查看oms状态是否正常，主oms节点executor和knox进程是否正常。knox是双主模式，executor是单主模式。

`/opt/Bigdata/om-0.0.1/sbin/status-oms.sh`

5. 以omm用户执行**jmap -heap PID**检查knox和executor进程内存使用情况，如果多次执行查看到老生代内存使用率为99.9%说明有内存溢出。


查询executor进程PID: `netstat -anp | grep 8181 | grep LISTEN`

查询knox进程PID: `ps -ef|grep knox | grep -v grep`

如果内存溢出，需要现在执行**jmap -dump:format=b,file=/home/omm/temp.bin PID**，导出内存信息后重启进程进行恢复。

6. 查看Yarn的原生界面，确认队列资源情况，以及任务是否提交到了yarn上。  
Yarn的原生界面：在集群详情页选择“组件管理 > Yarn > ResourceManager WebUI > ResourceManager (主)”

图 16-6 Yarn 界面队列资源情况



**步骤3** 排查任务提交失败点。

1. 登录MRS控制台，单击集群名称进入集群详情页面。
2. 选择“作业管理”页签，单击作业所在行“操作”列的“查看日志”。

图 16-7 作业日志



3. 若没有日志或者日志信息不详细，则在“作业名称/ID”列复制作业ID。
4. 在主oms节点执行如下命令确认任务请求是否下发到了knox，如果请求没有到knox则可能是knox出了问题，需要尝试重启knox进行恢复。

```
grep "mrsjob" /var/log/Bigdata/knox/logs/gateway-audit.log | tail -10
```

5. 进入executor的日志中搜索作业ID，查看报错信息。

日志路径：/var/log/Bigdata/executor/logs/exe.log

6. 修改“/opt/executor/webapps/executor/WEB-INF/classes/log4j.properties”文件开启executor的debug日志，提交测试任务，查看executor的日志并确认作业提交过程中的报错。


日志路径：/var/log/Bigdata/executor/logs/exe.log

7. 如果当前任务在exeutor中出错，执行如下命令打印executor的jstack信息，确认线程当前执行状态。

```
jstack PID > xxx.log
```

8. 在集群详情页面选择“作业管理”页签，单击作业所在行“操作”列的“查看详情”，获取“实际作业编号”applicationID。
9. 在集群详情页选择“组件管理 > Yarn > ResourceManager WebUI > ResourceManager (主)”进去Yarn的原生界面，单击applicationID。

图 16-8 Yarn 的 Applications



The screenshot shows the Hadoop Yarn Applications page. The main table lists applications with columns for ID, User, Name, Application Type, Queue, Application Priority, Start Time, Finish Time, State, Final Status, Running Containers, Allocated CPU, Allocated Memory, Reserved CPU, and Reserved Memory. The first application is highlighted with a red box.

ID	User	Name	Application Type	Queue	Application Priority	StartTime	FinishTime	State	FinalStatus	Running Containers	Allocated CPU	Allocated Memory	Reserved CPU	Reserved Memory
application_1608092518288_0007		com.huawei.bigdata.job.action.sparksql.wrapper	SPARK	default	0	Fri Dec 18 15:31:04 +0800 2020	Fri Dec 18 15:31:20 +0800 2020	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
application_1608092518288_0006		launcher-job	MRS Launcher	launcher-job	0	Fri Dec 18 15:30:41 +0800 2020	Fri Dec 18 15:31:21 +0800 2020	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
application_1608092518288_0005	hdls	HIVE-4e39f2c-95ec-44d2-9569-1da7c77fb36d	TEZ	default	0	Fri Dec 18 10:45:35 +0800 2020	Fri Dec 18 10:46:36 +0800 2020	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
application_1608092518288_0004	hive	HIVE-08814984-13f8-4e5c-a575-c8bfc769d1a	TEZ	default	0	Fri Dec 18 10:44:38 +0800	Fri Dec 18 10:51:28 +0800	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. 在任务详情页面查看日志。

图 16-9 任务日志

Application application\_1608092518288\_0007

User: [REDACTED]

Name: com.huawei.bigdata.job.action.sparksql.wrapper

Application Type: SPARK

Application Tags: 456092f1-7330-4009-9672-d355f1f4b714

Application Priority: 0 (Higher Integer value indicates higher priority)

YarnApplicationState: FINISHED

Queue: default

FinalStatus Reported by AM: SUCCEEDED

Started: Fri Dec 18 15:31:04 +0800 2020

Elapsed: 15sec

Tracking URL: History

Log Aggregation Status: SUCCEEDED

Application Timeout (Remaining Time): Unlimited

Diagnostics:

Unmanaged Application: false

Application Node Label expression: <Not set>

AM container Node Label expression: <DEFAULT\_PARTITION>

Total Resource Preempted: <memory0, vCores0>

Total Number of Non-AM Containers Preempted: 0

Total Number of AM Containers Preempted: 0

Resource Preempted from Current Attempt: <memory0, vCores0>

Number of Non-AM Containers Preempted from Current Attempt: 0

Aggregate Resource Allocation: 44018 MB-seconds, 32 vcore-seconds

Aggregate Preempted Resource Allocation: 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds

Attempt ID	Started	Node	Logs	Nodes blacklisted by the app	Nodes blacklisted by the system
appattempt_1608092518288_0007_000001	Fri Dec 18 15:31:04 +0800 2020	https://node-01a: core/vhM.8044	Logs	0	0

----结束

## 16.2.17 HBase 日志文件过大导致 OS 盘空间不足

### 用户问题

OS盘/var/log分区空间不足。

### 问题现象

“/var/log/Bigdata/hbase/\*/hbase-omm-\*.out” 日志文件过大，造成OS盘/var/log分区空间不足。

### 原因分析

在HBase长时间运行场景下，操作系统会把JVM创建的“/tmp/.java\_pid\*”文件定期清理。因为HBase的内存监控使用了JVM的jinfo命令，而jinfo依赖“/tmp/.java\_pid\*”文件，当该文件不存在时，jinfo会执行kill -3将jstack信息打印到.out日志文件里，从而导致.out日志文件过大。

### 处理步骤

在每个HBase实例的节点上部署定期清理.out日志文件的定时任务。后台登录HBase的实例节点，在crontab -e中添加每天0点清理.out日志的定时任务。

#### crontab -e

```
00 00 * * * for file in `ls /var/log/Bigdata/hbase/*/hbase-omm-*.out`; do echo "" > $file; done
```

#### 📖 说明

如果.out大文件出现比较频繁，可以每天清理多次或者调整操作系统的自动清理策略。

## 16.3 使用 ClickHouse

### 16.3.1 ZooKeeper 上数据错乱导致 ClickHouse 启动失败问题

#### 问题现象

ClickHouse集群中某实例节点启动失败，该实例节点启动日志中有如下类似报错信息：

```
2021.03.15 21:01:19.816593 [11111] {} <Error> Application: DB::Exception:
The local set of parts of table DEFAULT.lineorder doesn't look like the set of
parts in ZooKeeper: 59.99 million rows of 59.99 million total rows in
filesystem are suspicious. There are 30 unexpected parts with 59986052 rows
(14 of them is not just-written with 59986052 rows), 0 missing parts (with 0
blocks):: Cannot attach table `DEFAULT`.`lineorder` from metadata file
...
: while loading database
```

#### 原因分析

使用ClickHouse过程中，ClickHouse实例异常场景下，重复创建集群 ReplicatedMergeTree引擎表，后续又进行删除表等操作导致ZooKeeper上的数据异常，致使ClickHouse启动失败。

#### 解决办法

**步骤1** 备份问题节点数据库下所有表数据到其他目录。

- 备份表数据：  
`cd /srv/BigData/data 1/clickhouse/data/数据库名`  
`mv 表名 待备份的目录/data 1`

##### 📖 说明

如果存在多磁盘的场景，需要对data1到dataN的磁盘数据都执行相同的备份操作。

- 备份元数据信息：  
`cd /srv/BigData/data1/clickhouse_path/metadata`  
`mv 表名.sql 待备份的目录`

例如，下面是备份default数据库下的表lineorder数据到/home/backup目录下。

```
cd /srv/BigData/data1/clickhouse/data/default
mv lineorder /home/backup/data1
cd /srv/BigData/data1/clickhouse_path/metadata
mv lineorder.sql /home/backup
```

**步骤2** 登录MRS Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，选择对应的实例节点，单击“启动实例”，完成实例启动。

**步骤3** 实例启动成功后，使用ClickHouse客户端登录问题节点。

```
clickhouse client --host clickhouse实例IP --user 用户名 --password 密码
```

**步骤4** 执行以下命令获取当前表所在的ZooKeeper路径`zookeeper_path`和对应节点所在的副本编号`replica_num`。

```
SELECT zookeeper_path FROM system.replicas WHERE database = '数据库名'
AND table = '表名';
```

```
SELECT replica_num,host_name FROM system.clusters;
```

**步骤5** 执行以下命令连接ZooKeeper命令行界面。

```
zkCli.sh -server ZooKeeper所在节点的IP:2181
```

**步骤6** 找到对应故障节点表数据对应的ZooKeeper路径。

```
ls zookeeper_path/replicas/replica_num
```

#### 📖 说明

`zookeeper_path`为**步骤4**中查询到的`zookeeper_path`值。

`replica_num`为**步骤4**中节点主机对应的副本编号`replica_num`的值。

**步骤7** 执行以下命令，删除ZooKeeper上的副本数据。

```
deleteall zookeeper_path/replicas/replica_num
```

**步骤8** 使用ClickHouse客户端登录问题节点，重新执行create创建集群ReplicatedMergeTree引擎表。

```
clickhouse client --host clickhouse实例IP --multiline --user 用户名 --password
密码
```

```
CREATE TABLE 数据库名.表名 ON CLUSTER 集群名
```

...

```
ENGINE = ReplicatedMergeTree ...
```

其他副本节点有如下提示表已经存在的报错信息，属于正常现象，可以忽略。

```
Received exception from server (version 20.8.7):
Code: 57. DB::Exception: Received from x.x.x.x:9000. DB::Exception:
There was an error on [x.x.x.x:9000]: Code: 57, e.displayText() =
DB::Exception: Table DEFAULT.lineorder already exists. (version 20.8.11.17
(official build)).
```

建表成功后问题节点上表数据会自动进行同步，数据恢复完成。

----结束

## 16.4 使用 DBservice

### 16.4.1 DBServer 实例状态异常

#### 问题背景与现象

DBServer实例状态一直是concerning。

图 16-10 DBServer 实例状态

角色	主机名	管理IP	业务IP	机架	操作状态	健康状态
<input type="checkbox"/> DBServer(主)	node-master2JcB	192.168.5.133	192.168.5.133	/default/rack9bdf	已启动	良好
<input checked="" type="checkbox"/> DBServer(备)	node-master1DEdJ	192.168.5.42	192.168.5.42	/default/rack9bdf	已启动	恢复中

## 原因分析

数据目录下文件或目录的权限不对，GaussDB要求文件权限至少是600，目录权限至少为700。

图 16-11 目录权限列表

```
omm@ 192-168-234-176:/srv/BigData/dbdata_service> ll
total 4
drwx----- 19 omm wheel 4096 Dec 14 10:15 data
```

图 16-12 文件权限列表

```
omm@ 192-168-234-176:/srv/BigData/dbdata_service/data> ll
total 128
drwx----- 6 omm wheel 4096 Dec 9 15:47 base
-rw----- 1 omm wheel 922 Dec 9 15:34 dblink.conf
-rw----- 1 omm wheel 16 Dec 14 10:15 gaussdb.state
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 14 10:17 global
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 11 00:00 pg_audit
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 14 10:15 pg_blackbox
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_clog
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 14 10:15 pg_confdir_backup
-rw----- 1 omm wheel 1024 Dec 9 15:34 pg_ctl.lock
-rw----- 1 omm wheel 4245 Dec 9 15:47 pg_hba.conf
-rw----- 1 omm wheel 1024 Dec 9 15:47 pg_hba.conf.lock
-rw----- 1 omm wheel 1636 Dec 9 15:34 pg_ident.conf
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:38 pg_log
drwx----- 4 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_multixact
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 14 10:15 pg_notify
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_serial
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_snapshots
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 14 11:56 pg_stat_tmp
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_subtrans
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_tblspc
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_twophase
-rw----- 1 omm wheel 4 Dec 9 15:34 PG_VERSION
drwx----- 2 omm wheel 4096 Dec 9 15:34 pg_wallet
drwx----- 3 omm wheel 4096 Dec 9 15:39 pg_xlog
-rw----- 1 omm wheel 13309 Dec 14 10:15 postgresql.conf
-rw----- 1 omm wheel 1024 Dec 9 15:34 postgresql.conf.lock
-rw----- 1 omm wheel 105 Dec 14 10:15 postmaster.opts
-rw----- 1 omm wheel 96 Dec 14 10:15 postmaster.pid
```

## 解决办法

**步骤1** 按照图16-11和图16-12的权限列表，修改相应文件和目录的权限。

**步骤2** 重启相应的DBServer实例。

----结束

## 16.4.2 DBServer 实例一直处于 Restoring 状态

### 问题背景与现象

DBServer实例状态一直是Restoring状态，重启之后仍然不恢复。

### 原因分析

1. DBService组件会对“`${BIGDATA_HOME}/MRS_XXX/install/dbservice/ha/module/harm/plugin/script/gsDB/.startGS.fail`”这个文件监控。其中XXX是产品版本号。
2. 如果这个文件中的值大于3就会启动失败，NodeAgent会一直尝试重启该实例，此时仍会失败而且这个值每启动失败一次就会加1。

### 解决办法

- 步骤1 登录Manager管理界面。
  - 步骤2 停止该DBServer实例。
  - 步骤3 使用omm用户登录到DBServer实例异常的节点。
  - 步骤4 修改“`${BIGDATA_HOME}/MRS_XXX/install/dbservice/ha/module/harm/plugin/script/gsDB/.startGS.fail`”配置文件中的值为0。其中XXX是产品版本号。
  - 步骤5 启动该DBServer实例。
- 结束

## 16.4.3 默认端口 20050 或 20051 被占用

### 问题背景与现象

执行DBService服务重启操作时，DBService服务启动失败，打印的错误日志中出现20050或20051端口被占用等信息。

### 原因分析

1. 由于DBService使用的默认端口20050或20051被其他进程占用。
2. DBService进程没有停止成功，使用的端口未释放。

### 解决办法

该解决办法以20051端口被占用为例，20050端口被占用的解决办法与该办法类似。

- 步骤1 以root用户登录DBService安装报错的节点主机，执行命令：`netstat -nap | grep 20051`查看占用20051端口的进程。
- 步骤2 使用kill命令强制终止使用20051端口的进程。
- 步骤3 约2分钟后，再次执行命令：`netstat -nap | grep 20051`，查看是否还有进程占用该端口。
- 步骤4 确认占用该端口进程所属的服务，并修改为其他端口。

**步骤5** 分别在“/tmp”和“/var/run/MRS-DBService/”目录下执行`find . -name "*20051*"`命令，将搜索到的文件全部删除。

**步骤6** 登录Manager，重启DBService服务。

----结束

## 16.4.4 /tmp 目录权限不对导致 DBserver 实例状态一直处于 Restoring

### 问题背景与现象

DBServer实例状态一直是Restoring状态，重启之后仍然不恢复。

### 原因分析

1. 查看“/var/log/Bigdata/dbservice/healthCheck/dbservice\_processCheck.log”，可以看到gaussdb异常。

图 16-13 gaussdb 异常

```
[2019-07-22 10:57:00] ERROR: [:108]: Host 192.168.5.42 gaussdb status is Exception.
[2019-07-22 10:57:00] ERROR: [:154]: Check DBService health failed.
[2019-07-22 10:57:10] INFO: [:84]: check host:192.168.5.42 DBService health.
[2019-07-22 10:57:10] INFO: [:99]: Host 192.168.5.42 floatip status is Normal
Normal.
[2019-07-22 10:57:10] ERROR: [:108]: Host 192.168.5.42 gaussdb status is Exception.
[2019-07-22 10:57:10] ERROR: [:154]: Check DBService health failed.
[2019-07-22 10:57:20] INFO: [:84]: check host:192.168.5.42 DBService health.
[2019-07-22 10:57:20] INFO: [:99]: Host 192.168.5.42 floatip status is Normal
Normal.
[2019-07-22 10:57:20] ERROR: [:108]: Host 192.168.5.42 gaussdb status is Exception.
[2019-07-22 10:57:20] ERROR: [:154]: Check DBService health failed.
[2019-07-22 10:57:30] INFO: [:84]: check host:192.168.5.42 DBService health.
[2019-07-22 10:57:31] INFO: [:99]: Host 192.168.5.42 floatip status is Normal
Normal.
[2019-07-22 10:57:31] ERROR: [:108]: Host 192.168.5.42 gaussdb status is Exception.
[2019-07-22 10:57:31] ERROR: [:154]: Check DBService health failed.
[2019-07-22 10:57:41] INFO: [:84]: check host:192.168.5.42 DBService health.
[2019-07-22 10:57:41] INFO: [:99]: Host 192.168.5.42 floatip status is Normal
```

2. 检查发现“/tmp”权限不对。

图 16-14 /tmp 权限

```
[root@node-master1DEdJ DB]# ll / -rlth
total 76K
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Dec 12 2016 mnt
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Dec 12 2016 media
drwxr-xr-x. 13 root root 4.0K Jul 15 16:25 usr
-rwxr-xr-x. 1 root root 3.8K Jul 15 16:25 README
-rwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 15 16:25 OTC_EulerOS_2.x86_64-0.9.1-20170904-0513
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 Jul 15 16:26 sbin -> usr/sbin
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 15 16:26 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Jul 15 16:26 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Jul 15 16:26 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x. 3 root root 4.0K Jul 15 16:29 srv
drwxr-xr-x. 7 root root 4.0K Jul 15 16:39 CloudResetPwdUpdateAgent
drwxr-xr-x. 7 root root 4.0K Jul 15 16:39 CloudrResetPwdAgent
drwx----- 2 root root 16K Jul 15 16:46 lost+found
dr-xr-xr-x. 236 root root 0 Jul 19 17:36 proc
dr-xr-xr-x. 4 root root 4.0K Jul 19 17:37 boot
dr-xr-xr-x. 13 root root 0 Jul 19 17:37 sys
drwxr-xr-x. 19 root root 4.0K Jul 19 17:37 var
drwxr-xr-x. 19 root root 3.0K Jul 19 17:37 dev
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 19 17:38 tmpdir
drwxr-xr-x. 7 root root 4.0K Jul 19 17:38 opt
-rw----- 1 root root 0 Jul 19 17:39 install_os_optimization.log
drwxr-xr-x. 6 root root 4.0K Jul 19 17:54 home
drwxr-xr-x. 86 root root 4.0K Jul 19 17:54 etc
drwxr-xr-x. 30 root root 960 Jul 22 10:49 run
drwx----- 23 root root 4.0K Jul 22 11:42 tmp
drwx----- 5 root root 4.0K Jul 22 11:50 root
```



## 解决办法

步骤1 修改/tmp的权限。

```
chmod 1777 /tmp
```

步骤2 等待实例状态恢复。

----结束

## 16.4.5 DBService 备份失败

### 问题背景与现象

```
ls /srv/BigData/LocalBackup/default_20190720222358/ -lrth
```

查看备份文件路径中没有DBService的备份文件。

图 16-15 查看备份文件

```
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 09:00 LdapServer_20190805090027
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 10:00 LdapServer_20190805100027
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 09:00 NameNode_20190805090027
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 10:00 NameNode_20190805100027
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 09:01 OMS_20190805090027
drwx----- 2 omm wheel 4096 Aug 5 10:01 OMS_20190805100027
```

### 原因分析

- 查看DBService的备份日志/var/log/Bigdata/dbservice/scriptlog/backup.log，其实备份已经成功，只是上传至OMS节点时失败。

```
2017-05-18 02:00:54 INFO: [dbsevice_backup.sh:528]: Backup file had been saved to V:\00R002C500SPC200\DBSERVICE_20170518020051.saz.gz
2017-05-18 02:00:54 DEBUG: [dbsevice_backup.sh:570]: uploadScript:/opt/huawei/Bigdata/dbsevice3PC200/sbin/scp_upload.sh, omsFloatIP:192.168.1.2,
scPath:/opt/huawei/Bigdata/dbsevice3PC200/bak.
2017-05-18 02:00:54 INFO: [dbsevice_backup.sh:587]: Begin to upload file.
Warning: Permanently added '192.168.1.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
Authorized users only. All activity may be monitored and reported.
ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
2017-05-18 02:00:55 ERROR: [dbsevice_backup.sh:616]: Upload file(/opt/huawei/Bigdata/dbsevice3PC200/bak) failed.
2017-05-18 02:00:55 ERROR: [dbsevice_backup.sh:583]: Stop backupfile to oms error.
2017-05-18 02:00:55 ERROR: [dbsevice_backup.sh:528]: main: auto backup failed.
2017-05-18 02:00:55 INFO: [dbsevice_backup.sh:929]: main: start create flag file.
2017-05-18 02:00:55 INFO: [dbsevice_backup.sh:750]: Send Alarm(AlarmID:[27002] Category:[0] LocationInfo:[DBService;DBServer;hadoopclh2]) successful.
1054.1
```

- 失败原因是由于ssh不通。

```
omm@hadoopclh2:/opt/huawei/Bigdata/dbsevice3PC200/sbin> ssh hadoopclh1
Warning: Permanently added 'hadoopclh1,192.168.1.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
Authorized users only. All activity may be monitored and reported.
Last login: Thu May 18 20:18:45 2017 from 192.168.1.2
omm@hadoopclh1:> ssh 192.168.1.2
Warning: Permanently added '192.168.1.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
Authorized users only. All activity may be monitored and reported.
Last login: Mon Apr 10 10:50:23 2017 from 192.168.1.2
omm@hadoopclh2:> exit
logout
Connection to 192.168.1.2 closed.
omm@hadoopclh1:> ssh 192.168.1.2
ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
```

### 解决办法

步骤1 网络问题，联系网络工程师处理。

步骤2 网络问题解决之后重新备份即可。

----结束

## 16.4.6 DBService 状态正常，组件无法连接 DBService

### 问题背景与现象

上层组件连接DBService失败，检查DBService组件状态正常，两个实例状态也正常。

图 16-16 DBService 状态

Role	Host Name	DM IP	Business IP	Rack	Operating Status	Health Status	Configuration Status
DBServer(Active)	192-20-85-102			/default/rack9bdf	Started	Good	Synchronized
DBServer(Standby)	192-20-85-141			/default/rack9bdf	Started	Good	Synchronized

### 原因分析

1. 上层组件是通过dbservice.floatip连接的DBService。
2. 在DBServer所在节点执行命令netstat -anp | grep 20051发现，DBService的Gauss进程在启动时并未绑定floatip，只监听了127.0.0.1的本地ip。

### 解决办法

**步骤1** 重新启动DBService服务。

**步骤2** 启动完成之后在主DBServer节点执行netstat -anp | grep 20051命令检查是否绑定了dbservice.floatip。

----结束

## 16.4.7 DBServer 启动失败

### 问题背景与现象

DBService组件启动失败，重启还是失败，实例状态一直为正在恢复状态。

图 16-17 DBService 的状态

角色	主机名	管理IP	业务IP	机架	操作状态	健康状态
DBServer(主)	node-master2IOCB	192.168.5.133	192.168.5.133	/default/rack9bdf	已启动	良好
DBServer(备)	node-master1DEdJ	192.168.5.42	192.168.5.42	/default/rack9bdf	已启动	恢复中

### 原因分析

1. 查看DBService的日志/var/log/Bigdata/dbservice/DB/gauss\_ctl-current.log，报如下错误。

```

OCCATION: PostmasterMain, postmaster.c:798
OG: Starting SelectConfigFiles (postmaster.c:1049)
2017-09-23 15:19:03.591 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting checkDataDir (postmaster.c:1069)
2017-09-23 15:19:03.591 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting ChangeToDataDir (postmaster.c:1074)
2017-09-23 15:19:03.591 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting CheckBaseTokenTables (postmaster.c:1120)
2017-09-23 15:19:03.591 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting CreateDataDirLockFile (postmaster.c:1151)
2017-09-23 15:19:03.596 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting pgaudit_agent_init (postmaster.c:1169)
2017-09-23 15:19:03.596 CST] gaussmaster 922216 LOG: Starting process_shared_preload_libraries (postmaster.c:1178)
2017-09-23 15:19:03.597 CST] gaussmaster 922216 LOG: could not bind IPv4 socket at the 0 time: ?????????? (pgcomm.c:562)
2017-09-23 15:19:03.597 CST] gaussmaster 922216 HINT: Is another postmaster already running on port 20051? If not, wait a few seconds and retry.
2017-09-23 15:19:03.698 CST] gaussmaster 922216 LOG: could not bind IPv4 socket at the 1 time: ?????????? (pgcomm.c:562)
2017-09-23 15:19:03.698 CST] gaussmaster 922216 HINT: Is another postmaster already running on port 20051? If not, wait a few seconds and retry.
2017-09-23 15:19:03.798 CST] gaussmaster 922216 LOG: could not bind IPv4 socket at the 2 time: ?????????? (pgcomm.c:562)
2017-09-23 15:19:03.798 CST] gaussmaster 922216 HINT: Is another postmaster already running on port 20051? If not, wait a few seconds and retry.
2017-09-23 15:19:03.898 CST] gaussmaster 922216 WARNING: could not create listen socket for "192.168.5.162" (postmaster.c:1235)
2017-09-23 15:19:03.898 CST] gaussmaster 922216 LOG: discard audit data: could not create lock file "/tmp/.s.PGSQL.20051.lock": ??? (pgaudit.c:1961)
2017-09-23 15:19:03.898 CST] gaussmaster 922216 FATAL: could not create lock file "/tmp/.s.PGSQL.20051.lock": ??? (miscinit.c:854)

```

2. 检查发现/tmp权限不正确，正确的权限应该为777。

```

mmr@hadoopc1h2:/var/log/Bigdata/dbservice/DB> ll /
total 100
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 6 2016 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 6 2016 boot
drwxr-xr-x 17 root root 5080 Sep 20 11:30 dev
drwxr-xr-x 3 httpd common 0 Sep 20 11:20 etcramfs
drwxr-xr-x 71 root root 4096 Sep 22 02:40 etc
-rw-r----- 1 root root 0 Sep 11 08:25 fsck_corrected_
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Sep 18 14:39 home
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 14 2016 lib
drwxr-xr-x 8 root root 12288 Sep 14 2016 lib64
drwx----- 2 root root 16384 Aug 7 2016 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 5 2010 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 5 2010 mnt
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Jun 30 10:04 opt
-r-xr-xr-x 424 root root 0 Sep 20 19:18 proc
drwx----- 5 root root 4096 Sep 23 10:21 root
drwxrwxr-x 4 root root 4096 Aug 7 2016 rrdtool
drwxr-xr-x 3 root root 12288 Sep 14 2016 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 5 2010 selinux
drwxrwxrwx 10 root root 4096 Nov 15 2016 srv
drwxr-xr-x 12 root root 0 Sep 20 11:19 sys
drwxrwxrwx 1 root root 1 Aug 7 2016 target -> /
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Sep 23 15:19 tmp
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Apr 22 2014 usr

```

## 解决办法

- 步骤1 修改/tmp权限为777。
- 步骤2 重新启动DBService组件。
- 结束

## 16.4.8 浮动 IP 不通导致 DBService 备份失败

### 问题背景与现象

在默认备份default中DBService备份失败，其他备份（NameNode、LdapServer、OMS备份）成功。

### 原因分析

1. 查看DBService的备份页面错误信息，有如下错误信息提示：
 

```

Clear temporary files at backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326155921 that failed last time.
Temporary files at backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService20180326155921 that failed last time are cleared successfully.
Start executing the backup task.
The backup of configuration DBService is started.
Check the backup available disk space.
Backup initialization succeeded for configuration DBService.
Clear temporary files at backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326155921 that failed last time.
Temporary files at backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326155921 that failed last time are cleared successfully.
Checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235 is verified successfully before backup.
Temporary files are cleared successfully before backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235.
Prestart backup succeeded for checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235.
The snapshot is created successfully for checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235 before backup.
Backup is being performed for checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235.
Backup execution failed. Task ID: 2
Detail: DBService backup task failed, please view details in logs.
Temporary files are cleared successfully after backup checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235.
checkpoint DBService_test_DBService_DBService_20180326162235 is deleted successfully after backup failure.
Failed to backup configuration DBService.

```

- 查看/var/log/Bigdata/dbservice/scriptlog/backup.log文件，发现日志停止打印，并没有备份相关信息。
- 查看主OMS节点 /var/log/Bigdata/controller/backupplugin.log日志发现如下错误信息：  
result error is ssh:connect to host 172.16.4.200 port 22 : Connection refused (172.16.4.200是DBService的浮动IP)  
DBService backup failed.

```

2018-03-27 07:00:35,758 INFO [pool-1-thread-5] Create adapter from com.huawei.bigdata.cm.backup.MetadataPluginAdapter success.
com.huawei.bigdata.cm.backup.plugin.AbstractBackupRecoveryPlugin.initializePluginAdapter(AbstractBackupRecoveryPlugin.java:92)
2018-03-27 07:00:35,759 INFO [pool-1-thread-5] floatIp is 172.16.4.200. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupRecoveryPlugin.getFloatIp(BackupRecoveryPlugin.java:233)
2018-03-27 07:00:35,759 INFO [pool-1-thread-5] cmd is ssh 172.16.4.200 /opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_V100R002C60020/dbservice/sbin/dbservice_backup.sh -b -d
/opt/huawei/BigData/LocalBackup/default_20180326213206/DBService_20180327070010. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupRecoveryPlugin.startBackup(BackupRecoveryPlugin.java:166)
2018-03-27 07:00:35,759 INFO [pool-1-thread-5] create task taskId is 6. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupRecoveryPlugin.startBackup(BackupRecoveryPlugin.java:169)
2018-03-27 07:00:35,760 INFO [pool-1-thread-5] startBackup result OperateResult(errorCode:RUNNING, result:6, detailInfo:, packageName:null).
com.huawei.bigdata.cm.backup.BackupPluginContainerHandler.startBackup(BackupPluginContainerHandler.java:246)
2018-03-27 07:00:35,760 INFO [Thread-132] Executing the command with arguments and env, timeout: 900000
com.huawei.bigdata.cm.controller.api.extern.monitor.script.LinuxScriptExecutionHandler.logMessage(LinuxScriptExecutionHandler.java:64)
2018-03-27 07:00:35,863 INFO [Thread-132] Execute command : /opt/huawei/Bigdata/cm-0.0.1/sbin/scriptLauncher.sh ssh 172.16.4.200
/opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_V100R002C60020/dbservice/sbin/dbservice_backup.sh -b -d /srv/BigData/LocalBackup/default_20180326213206/DBService_20180327070010.
com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupTask.run(BackupTask.java:48)
2018-03-27 07:00:35,863 INFO [Thread-132] result status is 255. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupTask.run(BackupTask.java:49)
2018-03-27 07:00:35,863 INFO [Thread-132] result output is . com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupTask.run(BackupTask.java:50)
2018-03-27 07:00:35,863 INFO [Thread-132] result erro is ssh: connect to host 172.16.4.200 port 22: Connection refused
. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupTask.run(BackupTask.java:51)
2018-03-27 07:00:35,863 ERROR [Thread-132] DBService backup failed. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupTask.run(BackupTask.java:64)
2018-03-27 07:00:40,868 INFO [pool-1-thread-5] query backup taskId is 6. com.huawei.bigdata.cm.db.service.backup.BackupRecoveryPlugin.getBackupProgress(BackupRecoveryPlugin.java:247)

```

## 解决办法

- 步骤1 登录DBService主节点（绑定有DBService浮动IP的master节点）。

```

[root@node-master1cuEb ~]#
[root@node-master1cuEb ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 192.168.2.223 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
 ether fa:16:3e:eb:7e:74 txqueuelen 1000 (Ethernet)
 RX packets 125672126 bytes 35833339919 (33.3 GiB)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 111023825 bytes 33326544401 (31.0 GiB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

3 eth0:DBS: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
4 inet 192.168.2.206 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
5 ether fa:16:3e:eb:7e:74 txqueuelen 1000 (Ethernet)

6 eth0:FI_HUE: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
7 inet 192.168.2.197 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
8 ether fa:16:3e:eb:7e:74 txqueuelen 1000 (Ethernet)

```

- 步骤2 检查/etc/ssh/sshd\_config文件中ListenAddress配置项，添加DBService浮动IP到ListenAdress或者注释掉ListenAdress配置项。

- 步骤3 执行如下命令重启sshd服务。

```
service sshd restart
```

- 步骤4 观察下次备份DBServie是否备份成功。

----结束

## 16.4.9 DBService 配置文件丢失导致启动失败

### 问题背景与现象

节点异常下电，重启备DBService失败。

### 原因分析

- 1. 查看/var/log/Bigdata/dbservice/DB/gaussdb.log日志没有内容。
- 2. 查看/var/log/Bigdata/dbservice/scriptlog/preStartDBService.log日志，发现如下信息，判断为配置信息丢失。

```
The program "gaussdb" was found by "
/opt/Bigdata/MRS_xxx/install/dbservice/gaussdb/bin/g_s_guc"
But not was not the same version as g_s_guc.
Check your installation.
```

```
CSI 2018-05-07 15:02:09 [ha config]: config runlogpath as /var/log/Bigdata/dbservice already.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:725]: config hb core log: /opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/ha/module/hacon/script/config_ha.sh -o "/var/
CSI 2018-05-07 15:02:09 [ha config]: config corepath as /var/log/Bigdata/dbservice/core already.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:729]: config hb script log: /opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/ha/module/hacon/script/config_ha.sh -k "/var/
CSI 2018-05-07 15:02:09 [ha config]: config scriptlogpath as /var/log/Bigdata/dbservice already.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:735]: HA Log config success.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:750]: HA config success.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:367]: finish to config ha server
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:325]: Start to register DBService plugins to HA.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:340]: Finished to register DBService plugins to HA.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:290]: Start modify floatip.xml, g_usFloatIP:192.168.200.201
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:268]: Finish modify floatip.xml.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:270]: Start modify dbservice_sync.xml; g_dbInstallPath:/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:274]: Finish modify dbservice_sync.xml.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:813]: Start to copy GaussDBS confs.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:824]: copy GaussDBS confs successfully.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:557]: prestart-dbservice.sh:557(configgauss)
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:588]: start to config Gauss...
[2018-05-07 15:02:09] WARN: [prestart-dbservice.sh:293]: db is not running now. [g_ctl: no server running].
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:608]: gaussdb is not running, return value is 1.
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:614]: start to config Gauss end...Execute: [/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/gaussdb/bin/g_s_guc -d /srv/
ocallhost-192.168.200.197 localhost-20050 remotehost-192.168.200.196 remoteport-20050"]
[2018-05-07 15:02:09] INFO: [prestart-dbservice.sh:616]: GMSHOME:/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/gaussdb; PATH:/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002
/opt/hauei/Bigdata/jdk1.8.0_112:/opt/hauei/Bigdata/jdk1.8.0_112/bin:/opt/hauei/Bigdata/jdk1.8.0_112:/opt/hauei/Bigdata/jdk1.8.0_112/
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:~/opt/hauei/Bigdata/DB-U100002C60020/x86_64/toolz:/home/omm/kerberos/bin;LD_LIBRARY_PATH:/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight
data/DB-U100002C60020/x86_64/lib:/opt/hauei/Bigdata/DB-U100002C60020/x86_64/lib:/opt/hauei/Bigdata/ondesagent/lib;GMSDDIR:/srv/Bigdata/dbdata_service/data.
The program "gaussdb" was found by "/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/gaussdb/bin/g_s_guc"
but was not the same version as g_s_guc.
Check your installation.
[2018-05-07 15:02:09] ERROR: [prestart-dbservice.sh:621]: gauss config failure,Execute: [/opt/hauei/Bigdata/FusionInsight_U100002C60020/dbservice/gaussdb/bin/g_s_guc -d /srv/Bigdat
st-192.168.200.197 localhost-20050 remotehost-192.168.200.196 remoteport-20050"],return:[1].
[2018-05-07 15:02:09] ERROR: [prestart-dbservice.sh:916]: failed to config gauss database.
```

- 3. 比对主备DBServer节点/srv/BigData/dbdata\_service/data目录下的配置文件发现差距比较大。

```
omm@hadoopc1h3:/srv/BigData/dbdata_service/data> ll
total 128
-rw----- 1 omm wheel 4 May 8 09:54 PG_VERSION
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 bak
drwx----- 7 omm wheel 4096 May 8 09:54 base
-rw----- 1 omm wheel 922 May 8 09:54 dblink.conf
-rw----- 1 omm wheel 16 May 8 09:59 gaussdb.state
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:58 global
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_audit
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:58 pg_blackbox
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_clog
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:58 pg_confdir_backup
-rw----- 1 omm wheel 0 May 8 09:54 pg_ctl.lock
-rw----- 1 omm wheel 4287 May 18 2017 pg_hba.conf
-rw----- 1 omm wheel 1024 May 8 09:54 pg_hba.conf.lock
-rw----- 1 omm wheel 1636 May 8 09:54 pg_ident.conf
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_log
drwx----- 4 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_multixact
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:58 pg_notify
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_serial
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_snapshots
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:58 pg_stat_tmp
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_subtrans
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_tblspc
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_twophase
drwx----- 2 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_wallet
drwx----- 3 omm wheel 4096 May 8 09:54 pg_xlog
-rw----- 1 omm wheel 15277 May 8 09:59 postgresql.conf
-rw----- 1 omm wheel 1024 May 8 09:54 postgresql.conf.lock
-rw----- 1 omm wheel 134 May 8 09:59 postmaster.opts
-rw----- 1 omm wheel 127 May 8 09:58 postmaster.pid
```

```
mm@hadoopc1h3:/srv/BigData/dbdata_service> cd data_bak/
mm@hadoopc1h3:/srv/BigData/dbdata_service/data_bak> ll
total 64
-rw----- 1 onn wheel 202 Feb 11 10:43 backup_label
-rw----- 1 onn wheel 8 Feb 11 10:42 build_completed.start
-rw----- 1 onn wheel 16 Apr 28 17:32 gaussdb.state
-rw----- 1 onn wheel 7 Apr 28 17:32 gs_build.pid
-rwx----- 2 onn wheel 4096 Feb 11 10:44 pg_audit
-rwx----- 2 onn wheel 4096 Feb 11 10:41 pg_blackbox
-rwx----- 2 onn wheel 4096 Feb 11 10:09 pg_confbackup
-rw----- 1 onn wheel 8 Apr 28 17:32 pg_ctl.lock
-rw----- 1 onn wheel 4287 May 18 2017 pg_hba.conf
-rwx----- 2 onn wheel 4096 Feb 11 10:43 pg_notify
-rwx----- 2 onn wheel 4096 Feb 11 10:43 pg_xlog
-rw----- 1 onn wheel 15155 May 7 15:33 postgresql.conf
-rw----- 1 onn wheel 1024 May 7 15:33 postgresql.conf.lock
-rw----- 1 onn wheel 134 Feb 11 10:42 postmaster.opts
```

## 解决办法

- 步骤1** 把主节点/srv/BigData/dbdata\_service/data的内容拷贝到备节点，保持文件权限和属组与主节点一样。
- 步骤2** 修改postgresql.conf配置信息，localhost修改成本节点IP，remotehost修改成对端节点IP。

```
#-----
CUSTOMIZED OPTIONS
#-----

Add settings for extensions here
max_files_per_process = 300
unix_socket_directory = '/var/run/FusionInsight-DBService'
replconninfo1 = 'localhost=192.168.200.197 localport=20050 remotehost=192.168.200.196 remoteport=20050'
"postgresql.conf" 382L, 15277C
```

- 步骤3** 登录Manager页面重启备DBServer节点。

----结束

## 16.5 使用 Flink

### 16.5.1 安装客户端执行命令错误，提示 IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file : "security.kerberos.login.keytab"

#### 问题背景与现象

客户端安装成功，执行客户端命令例如yarn-session.sh命令报错，提示  
IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file :  
"security.kerberos.login.keytab: "

```
[root@8-5-131-10 bin]# yarn-session.sh
2018-10-25 01:22:06,454 | ERROR | [main] | Error while trying to split key and value in configuration
file /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml:80: "security.kerberos.login.keytab: " |
org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration (GlobalConfiguration.java:160)
Exception in thread "main" org.apache.flink.configuration.IllegalConfigurationException: Error while parsing
YAML configuration file :80: "security.kerberos.login.keytab: "
 at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:161)
 at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadConfiguration(GlobalConfiguration.java:112)
 at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadConfiguration(GlobalConfiguration.java:79)
 at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.main(FlinkYarnSessionCli.java:482)
[root@8-5-131-10 bin]#
```

## 原因分析

在安全集群环境下，Flink需要进行安全认证。当前客户端未进行相关安全认证设置。

1. Flink整个系统有两种认证方式：
  - 使用kerberos认证：Flink yarn client、Yarn Resource Manager、JobManager、HDFS、TaskManager、Kafka和Zookeeper。
  - 使用YARN内部的认证机制：Yarn Resource Manager与Application Master（简称AM）。
2. 如果用户安装安全集群需要使用kerberos认证和security cookie认证。根据日志提示，发现配置文件中“security.kerberos.login.keytab :”配置项错误，未进行安全配置。

## 解决办法

**步骤1** 从MRS上下载用户keytab，并将keytab放到Flink客户端所在主机的某个文件夹下。

**步骤2** 在“flink-conf.yaml”上配置：

1. keytab路径。  
security.kerberos.login.keytab: /home/flinkuser/keytab/abc222.keytab

### 📖 说明

- “/home/flinkuser/keytab/abc222.keytab”表示的是用户目录，为**步骤1**中放置目录。
  - 请确保客户端用户具备对应目录权限。
2. principal名。  
security.kerberos.login.principal: abc222
  3. 对于HA模式，如果配置了ZooKeeper，还需要设置ZK kerberos认证相关的配置。配置如下：  
zookeeper.sasl.disable: false  
security.kerberos.login.contexts: Client
  4. 如果用户对于Kafka client和Kafka broker之间也需要做kerberos认证，配置如下：  
security.kerberos.login.contexts: Client,KafkaClient

---结束

## 16.5.2 安装客户端修改配置后执行命令错误，提示 IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file

### 问题背景与现象

客户端安装成功，执行客户端命令例如yarn-session.sh命令报错，提示  
IllegalConfigurationException: Error while parsing YAML configuration file :81:  
"security.kerberos.login.principal:pippo "

```
[root@8-5-131-10 bin]# yarn-session.sh
2018-10-25 19:27:01,397 | ERROR | [main] | Error while trying to split key and value in configuration
file /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml:81: "security.kerberos.login.principal:pippo " |
org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration (GlobalConfiguration.java:160)
Exception in thread "main" org.apache.flink.configuration.IllegalConfigurationException: Error while parsing
YAML configuration file :81: "security.kerberos.login.principal:pippo "
```

```
at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:161)
at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadConfiguration(GlobalConfiguration.java:112)
at org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration.loadConfiguration(GlobalConfiguration.java:79)
at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.main(FlinkYarnSessionCli.java:482)
```

## 原因分析

配置文件flink-conf.yaml中配置项"security.kerberos.login.principal:pippo" 错误。

```
security.kerberos.login.contexts: Client,kafkaclient
security.kerberos.login.keytab: /opt/flinkclient/user.keytab
security.kerberos.login.principal: pippo
security.kerberos.login.use-ticket-cache: false
```

## 解决办法

修改flink-conf.yaml中配置。

注意：配置项名称和值之间存在空格。

```
security.kerberos.login.contexts: Client,kafkaclient
security.kerberos.login.keytab: /opt/flinkclient/user.keytab
security.kerberos.login.principal: pippo
security.kerberos.login.use-ticket-cache: false
security.ssl.algorithms: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_
8_CBC_SHA256
```

## 16.5.3 创建 Flink 集群时执行 yarn-session.sh 命令失败

### 问题背景与现象

创建Flink集群时，执行yarn-session.sh命令卡住一段时间后报错：

```
2018-09-20 22:51:16,842 | WARN | [main] | Unable to get ClusterClient status from Application Client |
org.apache.flink.yarn.YarnClusterClient (YarnClusterClient.java:253)
org.apache.flink.util.FlinkException: Could not connect to the leading JobManager. Please check that the
JobManager is running.
 at org.apache.flink.client.program.ClusterClient.getJobManagerGateway(ClusterClient.java:861)
 at org.apache.flink.yarn.YarnClusterClient.getClusterStatus(YarnClusterClient.java:248)
 at org.apache.flink.yarn.YarnClusterClient.waitForClusterToBeReady(YarnClusterClient.java:516)
 at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.run(FlinkYarnSessionCli.java:717)
 at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli$1.call(FlinkYarnSessionCli.java:514)
 at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli$1.call(FlinkYarnSessionCli.java:511)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1729)
 at org.apache.flink.runtime.security.HadoopSecurityContext.runSecured(HadoopSecurityContext.java:41)
 at org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.main(FlinkYarnSessionCli.java:511)
Caused by: org.apache.flink.runtime.leaderretrieval.LeaderRetrievalException: Could not retrieve the leader
gateway.
 at org.apache.flink.runtime.util.LeaderRetrievalUtils.retrieveLeaderGateway(LeaderRetrievalUtils.java:79)
 at org.apache.flink.client.program.ClusterClient.getJobManagerGateway(ClusterClient.java:856)
 ... 10 common frames omitted
Caused by: java.util.concurrent.TimeoutException: Futures timed out after [10000 milliseconds]
```

### 可能原因

Flink开启了SSL通信加密，却没有正确的配置SSL证书。



## 解决办法

方法1:

关闭Flink SSL通信加密，修改客户端配置文件`conf/flink-conf.yaml`。  
`security.ssl.enabled: false`

方法2:

开启Flink SSL通信加密，`security.ssl.enabled` 保持默认。正确配置SSL:

- 配置keystore或truststore文件路径为**相对路径**时，Flink Client执行命令的目录需要可以直接访问该相对路径  
`security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore`  
`security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore`  
在Flink的CLI `yarn-session.sh`命令中增加“-t”选项来传输keystore和truststore文件到各个执行节点。如：  
`yarn-session.sh -t ssl/ 2`
- 配置keystore或truststore文件路径为**绝对路径**时，需要在Flink Client以及各个节点的该绝对路径上放置keystore或truststore文件。  
`security.ssl.keystore: /opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink.keystore`  
`security.ssl.truststore: /opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/flink.truststore`

### 16.5.4 使用不同用户，执行 yarn-session 创建集群失败

#### 问题背景与现象

使用Flink过程中，具有两个相同权限用户testuser和bdpuser。

使用用户testuser创建Flink集群正常，但是切换至bdpuser用户创建Flink集群时，执行`yarn-session.sh`命令报错：

```
2019-01-02 14:28:09,098 | ERROR | [main] | Ensure path threw exception |
org.apache.flink.shaded.curator.org.apache.curator.framework.impls.CuratorFrameworkImpl
(CuratorFrameworkImpl.java:566)
org.apache.flink.shaded.zookeeper.org.apache.zookeeper KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /flink/application_1545397824912_0022
```

#### 可能原因

高可用配置项未修改。由于在Flink的配置文件中，**high-availability.zookeeper.client.acl**默认为**creator**，仅创建者有权限访问，新用户无法访问ZooKeeper上的目录导致`yarn-session.sh`执行失败。

#### 解决办法

**步骤1** 修改客户端配置文件`conf/flink-conf.yaml`中配置项**high-availability.zookeeper.path.root**，例如：

```
high-availability.zookeeper.path.root: flink2
```

**步骤2** 重新提交任务。

----结束

## 16.5.5 Flink 业务程序无法读取 NFS 盘上的文件

### 用户问题

Flink业务程序无法读取集群节点挂载的NFS盘上的文件。

### 问题现象

用户开发的Flink业务程序中需要读取用户定义的配置文件，该配置文件放在NFS盘上，NFS盘是挂载在集群节点上的，集群的所有节点均可以访问该盘。用户提交flink程序后，业务代码访问不到客户自定义的配置文件，导致业务程序启动失败。

### 原因分析

该问题的根因是NFS盘上的根目录权限不足，导致Flink程序启动后无法访问该目录。

MRS的Flink任务是在YARN运行，当集群为普通集群时，在YARN上运行任务的用户为yarn\_user。用户自定义的配置文件如果在任务启动之后使用，则文件以及文件的父目录（NFS上的文件所在的父目录，非集群节点上的软连接），必须允许yarn\_user可以访问，否则程序中无法获取文件内容。当集群为kerberos集群时，则文件的权限必须允许提交程序的用户访问。

### 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录集群的Master节点。

**步骤2** 执行如下命令查看用户自定义配置文件所在父目录的权限。

```
ll <文件所在路径的父目录路径>
```

**步骤3** 进入NFS盘待访问文件所在目录，修改用户自定义配置文件所在父目录的权限为755。

```
chmod 755 -R /<文件所在路径的父目录路径>
```

**步骤4** 确认Core或者Task节点是否可以访问到该配置文件。

1. 以root用户登录Core/Task节点。

如果当前集群已启用Kerberos认证，请以root用户登录Core节点。

2. 执行su - yarn\_user命令切换到yarn\_user用户。

如果当前集群已启用Kerberos认证，请执行 su - 提交作业的用户命令切换用户。

3. 执行如下命令查看用户权限，文件所在路径请使用该文件的绝对路径。

```
ll <文件所在路径>
```

----结束

### 建议与总结

当用户提交的任务中要访问自定义的配置文件时，特别是挂载NFS盘时，除了确认文件的权限之外，还要确认文件所在父目录的权限是否正确。NFS盘挂载到MRS集群节点上，一般会新建软连接到NFS目录，这个时候需要查看NFS上的目录权限是否正确。

## 16.6 使用 Flume

## 16.6.1 Flume 向 Spark Streaming 提交作业，提交到集群后报类找不到

### 用户问题

Flume向Spark Streaming提交作业，提交到集群后报类找不到。

### 问题现象

Spark Streaming代码打成jar包提交到集群后报类找不到错误，通过以下两种方式依然不生效。

1. 在提交Spark作业的时候使用--jars 命令引用类所在的jar包。
2. 将类所在的jar包引入Spark Streaming的jar包。

### 原因分析

执行Spark作业时无法加载部分jar，导致找不到class。

### 处理步骤

**步骤1** 使用 --jars 加载flume-ng-sdk-{version}.jar依赖包。

**步骤2** 同时修改spark-default.conf中两个配置项。

`spark.driver.extraClassPath=$PWD/*:{加上原来配置的值}`

`spark.executor.extraClassPath = $PWD/*`

**步骤3** 作业运行成功。如果还有报错，则需要排查还有哪个jar没有加载，再次执行步骤1和步骤2。

----结束

## 16.6.2 Flume 客户端安装失败

### 问题现象

安装Flume客户端失败，提示JAVA\_HOME is null或flume has been installed。

```
CST 2016-08-31 17:02:51 [flume-client install]: JAVA_HOME is null in current user,please install the JDK and set the JAVA_HOME
CST 2016-08-31 17:02:51 [flume-client install]: check environment failed.
CST 2016-08-31 17:02:51 [flume-client install]: check param failed.
CST 2016-08-31 17:02:51 [flume-client install]: install flume client failed.
```

```
CST 2016-08-31 17:03:58 [flume-client install]: flume has been installed
CST 2016-08-31 17:03:58 [flume-client install]: check path failed.
CST 2016-08-31 17:03:58 [flume-client install]: check param failed.
CST 2016-08-31 17:03:58 [flume-client install]: install flume client failed.
```

### 原因分析

- Flume客户端安装时会检查环境变量，如果没有可用的JAVA，会报JAVA\_HOME is null错误并且退出安装。
- 如果指定的目录下已经安装有flume，客户端安装时会报flume has been installed并退出安装。

## 解决办法

**步骤1** 如果报JAVA\_HOME is null错误，需要使用命令：

```
export JAVA_HOME=java路径
```

设置JAVA\_HOME，重新运行安装脚本。

**步骤2** 如果指定的目录下已经安装有Flume客户端，需要先卸载已经存在的Flume客户端，或指定其他目录安装。

----结束

## 16.6.3 Flume 客户端无法连接服务端

### 问题现象

安装Flume客户端并设置avro sink与服务端通信，发现无法连接Flume服务端。

### 原因分析

1. 服务端配置错误，监听端口启动失败，例如服务端avro source配置了错误的IP，或者已经被占用了的端口。查看Flume运行日志：

```
2016-08-31 17:28:42,092 | ERROR | [lifecycleSupervisor-1-9] | Unable to start
EventDrivenSourceRunner: { source:Avro source avro_source: { bindAddress: 10.120.205.7, port:
21154 } } - Exception follows. | org.apache.flume.lifecycle.LifecycleSupervisor
$MonitorRunnable.run(LifecycleSupervisor.java:253)
java.lang.RuntimeException: org.jboss.netty.channel.ChannelException: Failed to bind to: /
192.168.205.7:21154
```

2. 若采用了加密传输，证书或密码错误。

```
2016-08-31 17:15:59,593 | ERROR | [conf-file-poller-0] | Source avro_source has been removed due to
an error during configuration |
org.apache.flume.node.AbstractConfigurationProvider.loadSources(AbstractConfigurationProvider.java:3
88)
org.apache.flume.FlumeException: Avro source configured with invalid keystore: /opt/Bigdata/
MRS_XXX/install/FusionInsight-Flume-1.9.0/flume/conf/flume_sChat.jks
```

3. 客户端与服务端通信异常。

```
PING 192.168.85.55 (10.120.85.55) 56(84) bytes of data.
From 192.168.85.50 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.85.50 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.85.50 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.85.50 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

### 解决办法

**步骤1** 设置为正确的IP，必须为本机的IP，如果端口被占用，重新配置一个空闲的端口。

**步骤2** 配置正确的证书路径。

**步骤3** 联系网络管理员，恢复网络。

----结束

## 16.6.4 Flume 数据写入组件失败

### 问题现象

Flume进程启动后，Flume数据无法写入到对应组件。（以下以服务端写入到HDFS为例）

## 原因分析

1. HDFS未启动或故障。查看Flume运行日志：

```
2019-02-26 11:16:33,564 | ERROR | [SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor] | operation the hdfs file errors. | org.apache.flume.sink.hdfs.HDFSEventSink.process(HDFSEventSink.java:414)
2019-02-26 11:16:33,747 | WARN | [hdfs-CCCC-call-runner-4] | A failover has occurred since the start of call #32795 ClientNamenodeProtocolTranslatorPB.getFileInfo over 192-168-13-88/192.168.13.88:25000 | org.apache.hadoop.io.retry.RetryInvocationHandler $ProxyDescriptor.failover(RetryInvocationHandler.java:220)
2019-02-26 11:16:33,748 | ERROR | [hdfs-CCCC-call-runner-4] | execute hdfs error. {} | org.apache.flume.sink.hdfs.HDFSEventSink$3.call(HDFSEventSink.java:744)
java.net.ConnectException: Call From 192-168-12-221/192.168.12.221 to 192-168-13-88:25000 failed on connection exception: java.net.ConnectException: Connection refused; For more details see: http://wiki.apache.org/hadoop/ConnectionRefused
```
2. hdfs sink未启动。查看Flume运行日志，发现“flume current metrics”中并没有sink信息：

```
2019-02-26 11:46:05,501 | INFO | [pool-22-thread-1] | flume current metrics:{"CHANNEL.BBBB": {"ChannelCapacity": "10000", "ChannelFillPercentage": "0.0", "Type": "CHANNEL", "ChannelStoreSize": "0", "EventProcessTimedelta": "0", "EventTakeSuccessCount": "0", "ChannelSize": "0", "EventTakeAttemptCount": "0", "StartTime": "1551152734999", "EventPutAttemptCount": "0", "EventPutSuccessCount": "0", "StopTime": "0"}, "SOURCE.AAAA": {"AppendBatchAcceptedCount": "0", "EventAcceptedCount": "0", "AppendReceivedCount": "0", "MonTime": "0", "StartTime": "1551152735503", "AppendBatchReceivedCount": "0", "EventReceivedCount": "0", "Type": "SOURCE", "TotalFilesCount": "1001", "SizeAcceptedCount": "0", "UpdateTime": "605410241202740", "AppendAcceptedCount": "0", "OpenConnectionCount": "0", "MovedFilesCount": "1001", "StopTime": "0"}} | org.apache.flume.node.Application.getRestartComps(Application.java:467)
```

## 解决办法

- 步骤1 若Flume数据写入的组件未启动，启动对应组件；若组件异常，请联系服务技术支持。
- 步骤2 sink未启动，检查配置文件是否配置正确，若配置错误，则正确修改配置文件后重启Flume进程，如果配置正确，则查看日志错误信息，根据具体错误信息指定解决办法。

----结束

### 16.6.5 Flume 服务端进程故障

#### 问题现象

Flume运行一段时间后，Manager界面Flume实例显示运行状态“故障”。

#### 原因分析

Flume文件或文件夹权限异常，重启后Manager界面提示如下信息：

```
[2019-02-26 13:38:02]RoleInstance prepare to start failure [{"ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=126, output=, errMsg=sh: line 1: /opt/Bigdata/MRS_XXX/install/FusionInsight-Flume-1.9.0/flume/bin/flume-manage.sh: Permission denied
```

#### 解决办法

与运行正常的Flume节点进行文件和文件夹权限对比，更改错误文件或文件夹权限。

## 16.6.6 Flume 数据采集慢

### 问题现象

Flume启动后，Flume数据采集慢。

### 原因分析

1. Flume堆内存设置不合理，导致Flume进程一直处于频繁GC。查看Flume运行日志：  
2019-02-26T13:06:20.666+0800: 1085673.512: [Full GC:[CMS: 3849339k->3843458K(3853568K), 2.5817610 secs] 4153654K->3843458K(4160256K), [CMS Perm : 27335K->27335K(45592K),2.5820080 SECS] [Times: user=2.63, sys0.00, real=2.59 secs]
2. 用户业务配置的Spooldir source的deletePolicy策略是立即删除（immediate）。

### 解决办法

**步骤1** 适当调大堆内存（xmx）的值。

**步骤2** 将Spooldir source的deletePolicy策略更改为永不删除（never）。

---结束

## 16.6.7 Flume 启动失败

### 问题现象

安装Flume服务或重启Flume服务失败。

### 原因分析

1. Flume堆内存设置的值大于机器剩余内存，查看Flume启动日志：  
[CST 2019-02-26 13:31:43][INFO] [[checkMemoryValidity:124]] [GC\_OPTS is invalid: Xmx(40960000MB) is bigger than the free memory(56118MB) in system.] [9928]
2. Flume文件或文件夹权限异常，界面或后台会提示如下信息：  
[2019-02-26 13:38:02]RoleInstance prepare to start failure  
[[ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=126, output=, errMsg=sh: line 1: /opt/Bigdata/MRS\_XXX/install/FusionInsight-Flume-1.9.0/flume/bin/flume-manage.sh: Permission denied
3. JAVA\_HOME配置错误，查看Flume agent启动日志：  
Info: Sourcing environment configuration script /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/flume-env.sh  
+ '[' -n '' ]'  
+ exec /tmp/MRS-Client/MRS\_Flume\_ClientConfig/JDK/jdk-8u18/bin/java '-  
XX:OnOutOfMemoryError=bash /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/bin/  
out\_memory\_error.sh /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf %p' -Xms2G -Xmx4G -  
XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=1 -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -  
XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -Dkerberos.domain.name=hadoop.hadoop.com -verbose:gc -  
XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=1M -XX:+PrintGCDetails -  
XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:/var/log/Bigdata//flume-client-1/flume/flume-root-20190226134231-  
%p-gc.log -Dproc\_org.apache.flume.node.Application -Dproc\_name=client -Dproc\_conf\_file=/opt/  
FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/properties.properties -Djava.security.krb5.conf=/opt/  
FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/krb5.conf -Djava.security.auth.login.config=/opt/  
FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf/jaas.conf -Dzookeeper.server.principal=zookeeper/  
hadoop.hadoop.com -Dzookeeper.request.timeout=120000 -Dflume.instance.id=884174180 -  
Dflume.agent.name=clientName1 -Dflume.role=client -Dlog4j.configuration.watch=true -  
Dlog4j.configuration=log4j.properties -Dflume\_log\_dir=/var/log/Bigdata//flume-client-1/flume/ -  
Dflume.service.id=flume-client-1 -Dbeetle.application.home.path=/opt/FlumeClient/fusioninsight-  
flume-1.9.0/conf/service -Dflume.called.from.service -Dflume.conf.dir=/opt/FlumeClient/fusioninsight-  
flume-1.9.0/conf -Dflume.metric.conf.dir=/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf -

```
Dflume.script.home=/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/bin -cp '/opt/FlumeClient/
fusioninsight-flume-1.9.0/conf:/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/lib/*:/opt/FlumeClient/
fusioninsight-flume-1.9.0/conf/service/' -Djava.library.path=/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/
plugins.d/native/native.org.apache.flume.node.Application --conf-file /opt/FlumeClient/fusioninsight-
flume-1.9.0/conf/properties.properties --name client
/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/bin/flume-ng: line 233: /tmp/FusionInsight-Client/Flume/
FusionInsight_Flume_ClientConfig/JDK/jdk-8u18/bin/java: No such file or directory
```

## 解决办法

**步骤1** 适当调大堆内存（xmx）的值。

**步骤2** 与正常启动Flume的节点进行文件和文件夹权限对比，更改错误文件或文件夹权限。

**步骤3** 重新配置JAVA\_HOME。客户端替换\${install\_home}/fusioninsight-flume-flume组件/版本号/conf/ENV\_VARS文件中JAVA\_HOME的值，服务端替换etc目录下ENV\_VARS文件中JAVA\_HOME的值。

其中JAVA\_HOME的值可通过登录正常启动Flume的节点，执行`echo ${JAVA_HOME}`获取。

### 📖 说明

\${install\_home}为Flume客户端的安装路径。

----结束

## 16.7 使用 HBase

### 16.7.1 连接到 HBase 响应慢

#### 用户问题

在相同的vpc网络下，外部集群通过Phoenix连接到HBase响应慢。

#### 问题现象

在相同的vpc下，外部集群通过Phoenix连接到HBase时，响应太慢。

```
root@node-master2-kz2hj bin# ./sqlline.py 192.168.1.109:2181
Setting property: {incremental, false}
Setting property: {isolation, TRANSACTION_READ_COMMITTED}
Issuing: 'connect jdbc:phoenix:192.168.1.109:2181 none none org.apache.phoenix.jdbc.PhoenixDriver'
Connecting to jdbc:phoenix:192.168.1.109:2181
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/apache-phoenix-4.13.0-HBase-1.3-bin/phoenix-4.13.0-HBase-1.3-client.jar/org/slf4j/impl/
StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/share/slf4j-log4j12-1.7.10/slf4j-log4j12-1.7.10.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.cl
ass]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
19/01/17 17:29:34 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java class
es where applicable
Connected to: Phoenix (version 4.13)
Driver: PhoenixEmbeddedDriver (version 4.13)
Autocommit status: true
Transaction isolation: TRANSACTION_READ_COMMITTED
Building list of tables and columns for tab-completion (set fastconnect to true to skip)...
569/569 (100%) Done
Done
sqlline version 1.2.0
0: jdbc:phoenix:192.168.1.109:2181>
```

#### 原因分析

客户配置了DNS服务，由于客户端连接到HBase先通过DNS来解析服务器端，所以导致响应慢。

## 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录Master节点。

**步骤2** 执行`vi /etc/resolv.conf`，打开`resolv.conf`文件，注释掉DNS服务器地址。例如，`#1.1.1.1`

----结束

## 16.7.2 端口被占用导致 RegionServer 启动失败

### 问题现象

Manager页面监控发现RegionServer状态为Restoring。

### 原因分析

1. 通过查看RegionServer日志（`/var/log/Bigdata/hbase/rs/hbase-omm-xxx.log`）。
2. 使用`lsof -i:21302`（MRS1.7.X及以后端口号是16020）查看到pid，然后根据pid查看到相应的进程，发现RegionServer的端口被DFSZkFailoverController占用。
3. 查看“`/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range`”显示为“9000 65500”，临时端口范围与MRS产品端口范围重叠，因为安装时未进行preinstall操作。

### 解决办法

**步骤1** 执行`kill -9 DFSZkFailoverController的pid`，使得其重启后绑定其它端口，然后重启Restoring的RegionServer。

----结束

## 16.7.3 节点剩余内存不足导致 HBase 启动失败

### 问题现象

HBase的RegionServer服务一直是Restoring状态。

### 原因分析

1. 查看RegionServer的日志（“`/var/log/Bigdata/hbase/rs/hbase-omm-XXX.out`”），发现显示以下打印信息：  
There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
2. 使用`free`指令查看，该节点确实没有足够内存。

### 解决办法

**步骤1** 现场进行排查内存不足原因，确认是否有某些进程占用过多内存，或者由于服务器自身内存不足。

----结束



## 16.7.4 参数不合理导致 HBase 启动失败

### 问题现象

修改部分参数后，无法正常启动HBase。

### 原因分析

1. 查看HMaster日志（/var/log/Bigdata/hbase/hm/hbase-omm-xxx.log）显示，hbase.regionserver.global.memstore.size + hfile.block.cache.size总和大于0.8导致启动不成功，因此需要调整参数配置值总和低于0.8。

```
java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option PermSize=128M; support was removed in 8.0
java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=256M; support was removed in 8.0
java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: UseGCOverheadLimitCollection is deprecated and will likely be removed in a future release.
java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: CMSFullGCBeforeCompaction is deprecated and will likely be removed in a future release.
WARNING: The following list of options is deprecated and will be removed in a future release:
-XX:HeapDumpTo=java.io.File@/var/log/hbase/regionserver/ops/properties.dat
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Current heap configuration for MemStore and BlockCache exceeds the threshold required for successful cluster operation. The combined value cannot exceed 0.8. Please check the settings for hbase.regionserver.global.memstore.size and hfile.block.cache.size in your configuration. hbase.regionserver.global.memstore.size is 0.6 hfile.block.cache.size is 0.22
 at org.apache.hadoop.hbase.io.util.HeapMemorySizeUtil.checkForClusterFreeMemoryLimit(HeapMemorySizeUtil.java:64)
 at org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration.addHBaseResources(HBaseConfiguration.java:82)
 at org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration.create(HBaseConfiguration.java:99)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.main(HRegionServer.java:1263)
```

2. 查看HMaster和RegionServer的out日志（/var/log/Bigdata/hbase/hm/hbase-omm-xxx.out/var/log/Bigdata/hbase/rs/hbase-omm-xxx.out），提示Unrecognized VM option。

```
Unrecognized VM option
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
```

检查GC\_OPTS相关参数存在多余空格，如-D sun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF00000000。

### 解决办法

- 步骤1 针对memstore、cache修改配置参数后，重启HBase服务成功。
  - 步骤2 针对GC\_OPTS配置错误，修改参数后重启HBase服务成功。
- 结束

## 16.7.5 残留进程导致 Regionserver 启动失败

### 问题现象

HBase服务启动失败，健康检查报错。

### 原因分析

查看启动HBase服务时manager页面的详细打印信息，提示the previous process is not quit。

### 解决办法

- 步骤1 登录节点，后台通过执行ps -ef | grep HRegionServer发现确实存在一个残留的进程。
  - 步骤2 确认进程可以终止后，使用kill命令终止该进程（如果kill无法终止该进程，需要使用kill -9来强制终止该进程）。
  - 步骤3 重新启动HBase服务成功。
- 结束

## 16.7.6 HDFS 上设置配额导致 HBase 启动失败

### 问题现象

HBase启动失败。

### 原因分析

查看HMaster日志信息（“/var/log/Bigdata/hbase/hm/hbase-omm-xxx.log”），出现如下异常，The DiskSpace quota of /hbase is exceeded。

```
Caused by:
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.DiskSpaceExceededException: The DiskSpace quota of /hbase is exceeded: quota=29240.3g diskSpace consumed=37945.7g
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.INodeDirectoryWithQuota.verifyQuota(INodeDirectoryWithQuota.java:159)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.verifyQuota(FSDirectory.java:1643)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.updateCount(FSDirectory.java:1378)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.addChild(INodeDirectoryWithQuota.java:1745)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.addChild(INodeDirectoryWithQuota.java:1768)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.unprotectedMkdir(FSDirectory.java:1501)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.mkdir(FSDirectory.java:1537)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.mkdirInternal(FSNamesystem.java:1768)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.mkdir(FSNamesystem.java:2721)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.mkdir(NameNodeRpcServer.java:641)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNameNodeProtocol$ServerSideTranslatorPB.mkdir(ClientNameNodeProtocol$ServerSideTranslatorPB.java:416)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNameNodeProtocol$ProtocolClientNameNodeProtocol$2.callBlockingMethod(ClientNameNodeProtocol$2.java:152)
 at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Server$ProtobufRpcInvoker.call(ProtobufRpcEngine.java:427)
 at org.apache.hadoop.ipc.RPC$Server.call(RPC.java:925)
 at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:1710)
 at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:1706)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:415)
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1232)
 at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler.run(Server.java:1704)
 at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
 at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
 at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
 at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
 at org.apache.hadoop.ipc.RemoteException.instantiateException(RemoteException.java:50)
 at org.apache.hadoop.ipc.RemoteException.unwrapRemoteException(RemoteException.java:57)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.mkdirs(DFSClient.java:1888)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.mkdirs(DFSClient.java:1837)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem.mkdirs(DistributedFileSystem.java:468)
 at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.mkdirs(FileSystem.java:1720)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.wal.HLog.<init>(HLog.java:413)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.wal.HLog.<init>(HLog.java:367)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.instantiateHLog(HRegionServer.java:1345)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.setupWALAndReplication(HRegionServer.java:1337)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.handleReportForDutyResponse(HRegionServer.java:1048)
 at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.run(HRegionServer.java:714)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
```

### 解决办法

**步骤1** 通过后台使用df -h命令查看数据盘目录空间已满，因此需要删除无用的数据来进行应急恢复。

**步骤2** 后续需要扩容节点来解决数据目录空间不足问题。

----结束

## 16.7.7 HBase version 文件损坏导致启动失败

### 问题背景

HBase启动失败。

### 原因分析

1. HBase启动时会读取hbase.version文件，但是日志显示读取存在异常。

```
2019-07-27 15:30:18,692 | ERROR | master/node-master12@16800:becomeActiveMaster | Failed to become active master | org.slf4j.helpers.MarkerIgnoringBase.error(MarkerIgnoringBase.java:159)
org.apache.hadoop.hbase.util.FileSystemException: hbase file layout needs to be upgraded. You have version null and I want version 8. Consult http://hbase.apache.org/book.html for further information about upgrading HBase. Is your hbase.rootdir valid? If so, you may need to run 'hbase hbck -fixVersionFile'.
 at org.apache.hadoop.hbase.util.FileSystem.checkVersion(FSUtils.java:589)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterFileSystem.checkRootDir(MasterFileSystem.java:271)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterFileSystem.createInitialFileSystemLayout(MasterFileSystem.java:151)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterFileSystem.create(MasterFileSystem.java:122)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.finishActiveMasterInitialization(HMaster.java:869)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.startActiveMasterManager(HMaster.java:2297)
```

2. 通过hadoop fs -cat /hbase/hbase.version命令发现文件不能正常查看，该文件损坏。

## 解决办法

- 步骤1 执行**hbase hbck -fixVersionFile**命令修复文件。
  - 步骤2 如**步骤1**不能解决，从同版本的其他集群中获取**hbase.version**文件上传进行替换。
  - 步骤3 重新启动HBase服务。
- 结束

## 16.7.8 无业务情况下，RegionServer 占用 CPU 高

### 问题背景

无业务情况下，RegionServer占用CPU较高。

### 原因分析

1. 通过**top**命令获取RegionServer的进程使用CPU情况信息，查看CPU使用率高的进程号。
2. 根据RegionServer的进程编号，获取该进程下线程使用CPU情况。  
**top -H -p <PID>**（根据实际RegionServer的进程ID进行替换），具体如下图所示，发现部分线程CPU使用率均达到80%。

```
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
75706 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 90.4 1.6 0:00.00 java
75716 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 90.4 1.6 0:04.74 java
75720 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 88.6 1.6 0:01.93 java
75721 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 86.8 1.6 0:01.99 java
75722 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 86.8 1.6 0:01.94 java
75723 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 86.8 1.6 0:01.96 java
75724 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 86.8 1.6 0:01.97 java
75725 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 81.5 1.6 0:02.06 java
75726 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 79.7 1.6 0:02.01 java
75727 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 79.7 1.6 0:01.95 java
75728 omm 20 0 6879444 1.0g 25612 S 78.0 1.6 0:01.99 java
```

3. 根据RegionServer的进程编号，获取线程堆栈信息。  
**jstack 12345 >allstack.txt**（根据实际RegionServer的进程ID进行替换）
4. 将需要的线程ID转换为16进制格式：  
**printf "%x\n" 30648**  
输出结果TID为77b8。
5. 根据输出16进制TID，在线程堆栈中进行查找，发现在执行**compaction**操作。

```
"regionserver/ahbd-hbase-dat1/12.2.1.168.1:21302-longCompactions-1482676601478" #1641 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fa614563000 nid=0x77b8 runnable [0x0
java.lang.Thread.State: RUNNABLE
 at org.apache.hadoop.io.compress.snappy.SnappyCompressor.compressBytesDirect(Native Method)
 at org.apache.hadoop.io.compress.snappy.SnappyCompressor.compress(SnappyCompressor.java:228)
 at org.apache.hadoop.io.compress.BlockCompressorStream.compress(BlockCompressorStream.java:149)
 at org.apache.hadoop.io.compress.BlockCompressorStream.finish(BlockCompressorStream.java:142)
 at org.apache.hadoop.hbase.io.encoding.HFileBlockDefaultEncodingContext.compressAfterEncoding(HFileBlockDefaultEncodingContext.java:219)
 at org.apache.hadoop.hbase.io.encoding.HFileBlockDefaultEncodingContext.compressAndEncrypt(HFileBlockDefaultEncodingContext.java:132)
 at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFileBlock$Writer.finishBlock(HFileBlock.java:989)
 at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFileBlock$Writer.ensureBlockReady(HFileBlock.java:961)
 at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFileBlock$Writer.finishBlockAndWriteHeaderAndData(HFileBlock.java:1077)
```

6. 对其它线程执行相同操作，发现均为**compactions**线程。

```
"regionserver/ahbd-hbase-dat1/12.2.1.168.1:21302-longCompactions-1482676601473" #1629 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fa61454d800 nid=0x77a0 runnable
java.lang.Thread.State: RUNNABLE
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSOutputStream.writeChunk(DFSOutputStream.java:425)
 - locked <0x000000020276ba38> (a org.apache.hadoop.hdfs.DFSOutputStream)
 at org.apache.hadoop.fs.FSOutputSummar.writeChecksumChunks(FSOutputSummar.java:214)
 at org.apache.hadoop.fs.FSOutputSummar.flushBuffer(FSOutputSummar.java:165)
 - locked <0x000000020276ba38> (a org.apache.hadoop.hdfs.DFSOutputStream)
 at org.apache.hadoop.fs.FSOutputSummar.flushBuffer(FSOutputSummar.java:146)
 - eliminated <0x000000020276ba38> (a org.apache.hadoop.hdfs.DFSOutputStream)
 at org.apache.hadoop.fs.FSOutputSummar.write1(FSOutputSummar.java:137)
 at org.apache.hadoop.fs.FSOutputSummar.write(FSOutputSummar.java:112)
 - locked <0x000000020276ba38> (a org.apache.hadoop.hdfs.DFSOutputStream)
 at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream$PositionCache.write(FSDataOutputStream.java:58)
 at java.io.DataOutputStream.write(DataOutputStream.java:107)
 - locked <0x000000044e9535c9> (a org.apache.hadoop.hdfs.client.HdfsDataOutputStream)
 at java.io.FilterOutputStream.write(FilterOutputStream.java:97)
```

## 解决办法

属于正常现象。

发现消耗CPU较高线程均为HBase的compaction，其中部分线程调用Snappy压缩处理，部分线程调用HDFS读写数据。当前每个Region数据量和数据文件多，且采用Snappy压缩算法，因此执行compaction时会使用大量CPU导致CPU较高。

## 定位办法

**步骤1** 使用**top**命令查看 CPU使用率高的进程号。

**步骤2** 查看此进程中占用CPU高的线程。

使用命令**top -H -p <PID>**即可打印出某进程<PID>下的线程的CPU耗时信息。

一般某个进程如果出现问题，是因为某个线程出现问题了，获取查询到的占用CPU最高的线程号。

或者使用命令**ps -mp <PID> -o THREAD,tid,time | sort -rn**。

观察回显可以得到CPU最高的线程号。

**步骤3** 获取出现问题的线程的堆栈。

java问题使用jstack工具是最有效，最可靠的。

到java/bin目录下有 jstack工具，获取进程堆栈，并输出到本地文件。

**jstack <PID> > allstack.txt**

获取线程堆栈，并输出到本地文件。

**步骤4** 将需要的线程ID转换为16进制格式。

**printf "%x\n" <PID>**

回显结果为线程ID，即 TID。

**步骤5** 使用命令获得TID,并输出到本地文件。

**jstack <PID> | grep <TID> > Onestack.txt**

如果只是在命令行窗口查看，可以使用命名：

**jstack <PID> | grep <TID> -A 30**

-A 30意思是显示30行。

----结束

## 16.7.9 HBase 启动失败，RegionServer 日志中提示 FileNotFoundException 异常

### 问题背景

HBase启动失败，RegionServer一直处于Restoring状态。

## 原因分析

1. 查看RegionServer的日志（ /var/log/Bigdata/hbase/rs/hbase-omm-XXX.log ），发现显示以下打印信息：

```
| ERROR | RS_OPEN_REGION-ab-dn01:21302-2 | ABORTING region server ab-
dn01,21302,1487663269375: The coprocessor
org.apache.kylin.storage.hbase.cube.v2.coprocessor.endpoint.CubeVisitService threw
java.io.FileNotFoundException: File does not exist: hdfs://hacluster/kylin/kylin_metadata/coprocessor/
kylin-coprocessor-1.6.0-SNAPSHOT-0.jar |
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.abort(HRegionServer.java:2123)
java.io.FileNotFoundException: File does not exist: hdfs://hacluster/kylin/kylin_metadata/coprocessor/
kylin-coprocessor-1.6.0-SNAPSHOT-0.jar
at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem$25.doCall(DistributedFileSystem.java:1399)
at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem$25.doCall(DistributedFileSystem.java:1391)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystemLinkResolver.resolve(FileSystemLinkResolver.java:81)
at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem.getFileStatus(DistributedFileSystem.java:1391)
at org.apache.hadoop.fs.FileUtil.copy(FileUtil.java:340)
at org.apache.hadoop.fs.FileUtil.copy(FileUtil.java:292)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.copyToLocalFile(FileSystem.java:2038)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.copyToLocalFile(FileSystem.java:2007)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.copyToLocalFile(FileSystem.java:1983)
at org.apache.hadoop.hbase.util.CoprocessorClassLoader.init(CoprocessorClassLoader.java:168)
at
org.apache.hadoop.hbase.util.CoprocessorClassLoader.getClassLoader(CoprocessorClassLoader.java:250)
at org.apache.hadoop.hbase.coprocessor.CoprocessorHost.load(CoprocessorHost.java:224)
at
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.RegionCoprocessorHost.loadTableCoprocessors(RegionCoprocessorHost.java:365)
at
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.RegionCoprocessorHost.<init>(RegionCoprocessorHost.java:227)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.<init>(HRegion.java:783)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.<init>(HRegion.java:689)
at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor22.newInstance(Unknown Source)
at
sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.newHRegion(HRegion.java:6312)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.openHRegion(HRegion.java:6622)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.openHRegion(HRegion.java:6594)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.openHRegion(HRegion.java:6550)
at org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegion.openHRegion(HRegion.java:6501)
at
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.handler.OpenRegionHandler.openRegion(OpenRegionHandler.java:363)
at
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.handler.OpenRegionHandler.process(OpenRegionHandler.java:129)
at org.apache.hadoop.hbase.executor.EventHandler.run(EventHandler.java:129)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

2. 使用客户端hdfs命令查看，如下文件不存在。

```
hdfs://hacluster/kylin/kylin_metadata/coprocessor/kylin-coprocessor-1.6.0-SNAPSHOT-0.jar
```

3. HBase在配置协处理器时，一定要保证对应的jar包路径没有问题，否则HBase会无法启动。

## 解决办法

使用Kylin对接MRS，确保Kylin相关jar包存在。

## 16.7.10 HBase 启动后原生页面显示 RegionServer 个数多于实际个数

### 问题背景

HBase启动后，HMaster原生页面显示RegionServer个数多于实际RegionServer个数。

查看HMaster原生页面，显示有4个RegionServer在线，如下图示：

ServerName	Start time	Requests Per Second	Num. Regions
controller-192-168-1-1,21302,1494933959261	Tue May 16 19:25:59 CST 2017	0	19
controller-192-168-1-2,21302,1494933957536	Tue May 16 19:25:57 CST 2017	0	24
controller-192-168-1-3,21302,1494933958592	Tue May 16 19:25:58 CST 2017	0	16
eth0,21302,1494933958592	Tue May 16 19:25:58 CST 2017	0	0
Total:4		0	59

### 原因分析

如下图可以看出，第三行hostname为controller-192-168-1-3节点和第四行hostname为eth0节点为同一RegionServer上报的信息，登录相应节点，查看/etc/hosts文件，发现，对应同一ip，配置两个hostname。如下：

```
special IPv6 addresses
::1 localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

fe00::0 ipv6-localnet

ff00::0 ipv6-mcastprefix
ff02::1 ipv6-allnodes
ff02::2 ipv6-allrouters
ff02::3 ipv6-allhosts
11.1.1.3 eth2 eth2
#192.168.1.3 eth0 eth0
192.168.2.3 eth1 eth1
10.130.87.37 eth3 eth3
192.168.1.102 controller
1.1.1.1 hadoop.hadoop.com
192.168.1.2 controller-192-168-1-2
192.168.1.1 controller-192-168-1-1
192.168.1.3 controller-192-168-1-3
```

### 解决办法

登录RegionServer所在节点，修改/etc/hosts文件，同一ip只能对应同一hostname。

## 16.7.11 RegionServer 实例异常，处于 Restoring 状态

### 问题背景

HBase启动失败，RegionServer一直处于Restoring状态。

### 原因分析

查看异常的RegionServer实例的运行日志（`/var/log/Bigdata/hbase/rs/hbase-omm-XXX.log`），发现显示以下打印信息ClockOutOfSyncException...，Reported time is too far out of sync with master

```
2017-09-18 11:16:23,636 | FATAL | regionserver21302 | Master rejected startup because clock is out of sync |
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.reportForDuty(HRegionServer.java:2059)
org.apache.hadoop.hbase.ClockOutOfSyncException: org.apache.hadoop.hbase.ClockOutOfSyncException:
Server nl-bi-fi-datanode-24-65,21302,1505726180086 has been rejected; Reported time is too far out of
sync with master. Time difference of 152109ms > max allowed of 30000ms
at org.apache.hadoop.hbase.master.ServerManager.checkClockSkew(ServerManager.java:354)
...
...
2017-09-18 11:16:23,858 | ERROR | main | Region server exiting |
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServerCommandLine.start(HRegionServerCommandLine.java:
70)
java.lang.RuntimeException: HRegionServer Aborted
```

该日志说明异常的RegionServer实例和HMaster实例的时差大于允许的时差值30s（由参数`hbase.regionserver.maxclockskew`控制，默认30000ms），导致RegionServer实例异常。

### 解决办法

调整异常节点时间，确保节点间时差小于30s。

## 16.7.12 新安装的集群 HBase 启动失败

### 问题背景

新安装的集群HBase启动失败，查看RegionServer日志报如下错误：

```
2018-02-24 16:53:03,863 | ERROR | regionserver/host3/187.6.71.69:21302 | Master passed us a different
hostname to use; was=host3, but now=187-6-71-69 |
org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.handleReportForDutyResponse(HRegionServer.java:138
6)
```

### 原因分析

`/etc/hosts`中同一个IP地址配置了多个主机名映射关系。

### 解决办法

**步骤1** 修改`/etc/host`中IP与主机名的映射关系，配置正确。

**步骤2** 重新启动HBase组件。

----结束

## 16.7.13 acl 表目录丢失导致 HBase 启动失败

### 问题背景与现象

集群HBase启动失败

### 原因分析

1. 查看HBase的HMaster日志，报如下错误：

```
2018-04-10 09:14:05,616 | INFO | ftn-ies-301-a-f103:21300.activeMasterManager | Entered into preCreateTable. | org.apache.hadoop.hbase.index.coprocessor.m...
2018-04-10 09:14:05,616 | INFO | ftn-ies-301-a-f103:21300.activeMasterManager | Exiting from preCreateTable. | org.apache.hadoop.hbase.index.coprocessor.m...
2018-04-10 09:14:05,617 | INFO | ftn-ies-301-a-f103:21300.activeMasterManager | Client=null/null create 'hbase:acl', {NAME => 'l', BLOOMFILTER => 'NONE', VE...
2018-04-10 09:14:05,653 | ERROR | ftn-ies-301-a-f103:21300.activeMasterManager | Exception occurred while creating the table hbase:acl | org.apache.hadoop.hb...
org.apache.hadoop.hbase.TableExistsException: hbase:acl
 at org.apache.hadoop.hbase.master.handler.CreateTableHandler.checkAndSetEnablingTable(CreateTableHandler.java:172)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.handler.CreateTableHandler.prepare(CreateTableHandler.java:140)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.createTable(HMaster.java:1985)
 at org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController.createACLTable(AccessController.java:128)
 at org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController.postStartMaster(AccessController.java:1416)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoprocessorHost$62.call(MasterCoprocessorHost.java:769)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoprocessorHost.execOperation(MasterCoprocessorHost.java:1315)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoprocessorHost.postStartMaster(MasterCoprocessorHost.java:765)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.finishActiveMasterInitialization(HMaster.java:933)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.access$900(HMaster.java:190)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster$3.run(HMaster.java:2081)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2018-04-10 09:14:05,656 | ERROR | ftn-ies-301-a-f103:21300.activeMasterManager | Coprocessor postStartMaster() hook failed | org.apache.hadoop.hbase.master.H...
org.apache.hadoop.hbase.TableExistsException: hbase:acl
 at org.apache.hadoop.hbase.master.handler.CreateTableHandler.checkAndSetEnablingTable(CreateTableHandler.java:172)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.handler.CreateTableHandler.prepare(CreateTableHandler.java:140)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.createTable(HMaster.java:1985)
 at org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController.createACLTable(AccessController.java:128)
 at org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController.postStartMaster(AccessController.java:1416)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoprocessorHost$62.call(MasterCoprocessorHost.java:769)
 at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoprocessorHost.execOperation(MasterCoprocessorHost.java:1315)
```

2. 检查HDFS上HBase的路径发现acl表路径丢失。

#### Browse Directory

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
drwx-----	hbase	supergroup	0 B	Thu Mar 15 21:30:29 2018	0	0 B	meta
drwx-----	hbase	supergroup	0 B	Thu Mar 15 21:30:36 2018	0	0 B	namespace

### 解决办法

- 步骤1 停止HBase组件。

- 步骤2 在HBase客户端使用hbase用户登录认证，执行如下命令。

```
例如：
hadoop03:~ # source /opt/client/bigdata_env
hadoop03:~ # kinit hbase
Password for hbase@HADOOP.COM:
hadoop03:~ # hbase zkcli
```

- 步骤3 删除zk中acl表信息。

```
例如：
[zookeeper:~] # hbase zkcli
[zk: hadoop01:24002,hadoop02:24002,hadoop03:24002(CONNECTED) 0] deleteall /hbase/table/hbase:acl
[zk: hadoop01:24002,hadoop02:24002,hadoop03:24002(CONNECTED) 0] deleteall /hbase/table-lock/
hbase:acl
```

- 步骤4 启动HBase组件。

----结束



## 16.7.14 集群上下电之后 HBase 启动失败

### 问题背景与现象

集群的ECS关机重启后，HBase启动失败。

### 原因分析

查看HMaster的运行日志，发现有报大量的如下错误：

```
2018-03-26 11:10:54,185 | INFO | hadoopc1h3,21300,1522031630949_splitLogManager__ChoreService_1 |
total tasks = 1 unassigned = 0 tasks={/hbase/splitWAL/WALs%2Fhadoopc1h1%2C213
02%2C1520214023667-splitting
%2Fhadoopc1h1%252C21302%252C1520214023667.default.1520584926990=last_update =
1522033841041 last_version = 34255 cur_worker_name = hadoopc1h3,21302,
1520943011826 status = in_progress incarnation = 3 resubmits = 3 batch = installed = 1 done = 0 error = 0}
| org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager$TimeoutMonitor.chore
(SplitLogManager.java:745)
2018-03-26 11:11:00,185 | INFO | hadoopc1h3,21300,1522031630949_splitLogManager__ChoreService_1 |
total tasks = 1 unassigned = 0 tasks={/hbase/splitWAL/WALs%2Fhadoopc1h1%2C213
02%2C1520214023667-splitting
%2Fhadoopc1h1%252C21302%252C1520214023667.default.1520584926990=last_update =
1522033841041 last_version = 34255 cur_worker_name = hadoopc1h3,21302,
1520943011826 status = in_progress incarnation = 3 resubmits = 3 batch = installed = 1 done = 0 error = 0}
| org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager$TimeoutMonitor.chore
(SplitLogManager.java:745)
2018-03-26 11:11:06,185 | INFO | hadoopc1h3,21300,1522031630949_splitLogManager__ChoreService_1 |
total tasks = 1 unassigned = 0 tasks={/hbase/splitWAL/WALs%2Fhadoopc1h1%2C213
02%2C1520214023667-splitting
%2Fhadoopc1h1%252C21302%252C1520214023667.default.1520584926990=last_update =
1522033841041 last_version = 34255 cur_worker_name = hadoopc1h3,21302,
1520943011826 status = in_progress incarnation = 3 resubmits = 3 batch = installed = 1 done = 0 error = 0}
| org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager$TimeoutMonitor.chore
(SplitLogManager.java:745)
2018-03-26 11:11:10,787 | INFO | RpcServer.reader=9,bindAddress=hadoopc1h3,port=21300 | Kerberos
principal name is hbase/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM | org.apache.hadoop.hbase
.ipc.RpcServer$Connection.readPreamble(RpcServer.java:1532)
2018-03-26 11:11:12,185 | INFO | hadoopc1h3,21300,1522031630949_splitLogManager__ChoreService_1 |
total tasks = 1 unassigned = 0 tasks={/hbase/splitWAL/WALs%2Fhadoopc1h1%2C213
02%2C1520214023667-splitting
%2Fhadoopc1h1%252C21302%252C1520214023667.default.1520584926990=last_update =
1522033841041 last_version = 34255 cur_worker_name = hadoopc1h3,21302,
1520943011826 status = in_progress incarnation = 3 resubmits = 3 batch = installed = 1 done = 0 error = 0}
| org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager$TimeoutMonitor.chore
(SplitLogManager.java:745)
2018-03-26 11:11:18,185 | INFO | hadoopc1h3,21300,1522031630949_splitLogManager__ChoreService_1 |
total tasks = 1 unassigned = 0 tasks={/hbase/splitWAL/WALs%2Fhadoopc1h1%2C213
02%2C1520214023667-splitting
%2Fhadoopc1h1%252C21302%252C1520214023667.default.1520584926990=last_update =
1522033841041 last_version = 34255 cur_worker_name = hadoopc1h3,21302,
1520943011826 status = in_progress incarnation = 3 resubmits = 3 batch = installed = 1 done = 0 error = 0}
| org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager$TimeoutMonitor.chore
(SplitLogManager.java:745)
```

节点上下电，RegionServer的wal分裂失败导致。

### 解决办法

**步骤1** 停止HBase组件。

**步骤2** 通过hdfs fsck命令检查/hbase/WALs文件的健康状态。

```
hdfs fsck /hbase/WALs
```

输出如下表示文件都正常，如果有异常则需要先处理异常的文件，再执行后面的操作。

```
The filesystem under path '/hbase/WALs' is HEALTHY
```

**步骤3** 备份/hbase/WALs文件。

```
hdfs dfs -mv /hbase/WALs /hbase/WALs_old
```

**步骤4** 新建/hbase/WALs目录。

```
hdfs dfs -mkdir /hbase/WALs
```

必须保证路径权限是hbase:hadoop。

**步骤5** 启动HBase组件。

----结束

## 16.7.15 文件块过大导致 HBase 数据导入失败

### 问题现象

导入数据到hbase报错：NotServingRegionException。

### 原因分析

当一个block size大于2G时，hdfs在seek的时候会出现读取异常，持续频繁写入regionserver时出现了full gc，且时间比较长，导致hmaster与regionserver之间的心跳异常，然后hmaster把regionserver标记为dead状态，强制重启了Regionserver，重启后触发servercrash机制开始回滚wal日志。现在这个splitwal的文件已经达到将近2.1G，且其仅有一个block块，导致hdfs seek异常，引起splitwal失败，regionserver检测到当前这个wal日志还需要split，又会触发splitwal日志的机制进行回滚，就这样在split与split失败之间不停循环，导致无法上线该regionserver节点上的region，最后出现查询该RS上某一个region时会报region not online的异常。

### 处理步骤

**步骤1** 进入HBase服务页面：

登录FusionInsight Manager。然后选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > HBase”。

**步骤2** 在“HMaster Web UI”右侧，单击“HMaster (主)”进入HBase Web UI界面。

**步骤3** 在“Procedures”页签查看问题节点。

**步骤4** 以root用户登录问题节点并执行hdfs dfs -ls命令查看所有块信息。

**步骤5** 执行hdfs dfs -mkdir命令新建目录用于存放问题块。

**步骤6** 执行hdfs dfs -mv将问题块转移至新建目录位置。

----结束

### 建议与总结

以下两点可供参考：

- 数据块损坏，通过 `hdfs fsck /tmp -files -blocks -racks` 命令检查 block 数据块健康信息。
- region 正在分裂时对数据的操作会抛 `NotServingRegionException` 异常。

## 16.7.16 使用 Phoenix 创建 HBase 表后，向索引表中加载数据报错

### 问题背景与现象

使用 Phoenix 创建 HBase 表后，使用命令向索引表中加载数据报错：

Exception in thread "main" java.io.IOException: Retry attempted 10 times without completing, bailing out

```
2022-04-17 20:24:37,157 INFO [main] tool.LoadIncrementalHFiles: Split occurred while grouping HFiles, retry attempt 10 with 1 files remaining to group or split
2022-04-17 20:24:37,170 ERROR [main] tool.LoadIncrementalHFiles: -----
Bulk load aborted with some files not yet loaded:

hdfs://hacluster/tmp/3cdc8475-3867-4d9f-a774-87bc6759ee77/ANALYSIS_USER_IDENTIFICATION/f/36b9e9618d784ccf9d982ce46e84b76

Exception in thread "main" java.io.IOException: Retry attempted 10 times without completing, bailing out
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.performBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:468)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.doBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:379)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.doBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:293)
at org.apache.phoenix.mapreduce.AbstractBulkLoadTool.completeBulkLoad(AbstractBulkLoadTool.java:389)
at org.apache.phoenix.mapreduce.AbstractBulkLoadTool.submitJob(AbstractBulkLoadTool.java:343)
at org.apache.phoenix.mapreduce.AbstractBulkLoadTool.loadData(AbstractBulkLoadTool.java:279)
at org.apache.phoenix.mapreduce.AbstractBulkLoadTool.run(AbstractBulkLoadTool.java:188)
at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:76)
at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:98)
at org.apache.phoenix.mapreduce.JsonBulkLoadTool.main(JsonBulkLoadTool.java:51)
[root@node-master1hyp1 ~]#
```

### 处理步骤

- 步骤1** 使用 `admin` 用户登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置 > RegionServer > 自定义”，给参数“`hbase.regionserver.config.expandor`”新增名称为“`hbase.regionserver.wal.codec`”，值为“`org.apache.hadoop.hbase.regionserver.wal.IndexedWALEditCodec`”的配置项。
- 步骤2** 选择“HMaster > 自定义”，给参数“`hbase.hmaster.config.expandor`”新增名称为“`hbase.regionserver.wal.codec`”，值为“`org.apache.hadoop.hbase.regionserver.wal.IndexedWALEditCodec`”的配置项。
- 步骤3** 单击“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”，保存配置。
- 步骤4** 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，输入当前用户密码，单击“确定”，重启 HBase 服务。

---结束

## 16.8 使用 HDFS

### 16.8.1 修改集群 HDFS 服务的 NameNode RPC 端口后，NameNode 都变为备状态

#### 用户问题

通过页面更改 NameNode 的 RPC 端口，随后重启 HDFS 服务，出现所有 NameNode 一直是备状态，导致集群异常。

## 问题现象

所有NameNode都是备状态，导致集群异常。

## 原因分析

集群安装启动后，如果修改NameNode的RPC端口，则需要重新格式化Zkfc服务来更新zookeeper上的节点信息。

## 处理步骤

**步骤1** 登录Manager，停止HDFS服务。

### 📖 说明

在停止HDFS时，建议不要停止相关服务。

**步骤2** 停止成功后，登录到被修改了RPC端口的Master节点。

### 📖 说明

如果两个Master节点都被修改了RPC端口，则只需登录其中一个修改即可。

**步骤3** 执行su - omm命令切换到omm用户。

### 📖 说明

如果是安全集群，需要执行kinit hdfs命令进行认证。

**步骤4** 执行如下命令，将环境变量脚本加载到环境中。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/MRS_X.X.X/1_8_Zkfc/etc
source ${BIGDATA_HOME}/MRS_X.X.X/install/FusionInsight-Hadoop-3.1.1/
hadoop/sbin/exportENV_VARS.sh
```

### 📖 说明

命令中的“MRS\_X.X.X”和“1\_8”根据实际版本而定。

**步骤5** 加载完成后，执行如下命令，格式化Zkfc。

```
cd ${HADOOP_HOME}/bin
./hdfs zkfc -formatZK
```

**步骤6** 格式化成功后，在Manager页面“重启”HDFS服务。

### 📖 说明

如果更改了NameNode的RPC端口，则之前安装的所有客户端都需要刷新配置文件。

----结束

## 16.8.2 通过公网 IP 连接主机，使用 HDFS 客户端报错

### 用户问题

通过公网IP连接主机，不能使用HDFS客户端，运行HDFS提示-bash: hdfs: command not found。

## 问题现象

通过公网IP连接主机，不能使用HDFS客户端，运行HDFS提示-**bash: hdfs: command not found**。

## 原因分析

用户登录Master节点执行命令之前，未设置环境变量。

## 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录任意一个Master节点。

**步骤2** 执行`source /opt/client/bigdata_env`命令，设置环境变量。

**步骤3** 执行`hdfs`命令即可成功使用HDFS客户端。

----结束

## 16.8.3 使用 Python 远程连接 HDFS 的端口失败

### 用户问题

使用Python远程连接HDFS的端口失败，如何解决？

### 问题现象

用户使用Python远程连接HDFS的50070端口失败。

### 原因分析

HDFS开源3.0.0以下版本的默认端口为50070，3.0.0及以上的默认端口为9870。用户使用的端口和HDFS版本不匹配导致连接端口失败。

**步骤1** 登录集群的主Master节点。

**步骤2** 执行`su - omm`命令，切换到omm用户。

**步骤3** 执行`/opt/Bigdata/om-0.0.1/sbin/queryVersion.sh`命令，查看集群中的HDFS版本号。

根据版本号确认开源组件的端口号。

**步骤4** 执行`netstat -an|grep ${port}`命令，查看组件的默认端口号是否存在。

如果不存在，说明用户修改了默认的端口号。请修改为默认端口，再重新连接HDFS。

如果存在，请联系技术服务。

#### 📖 说明

- `${port}`：表示与组件版本相对应的组件默认端口号。
- 如果用户修改了默认端口号，请使用修改后的端口号连接HDFS。不建议修改默认端口号。

----结束

## 16.8.4 启动 HDFS 和 Yarn 报错

### 用户问题

启动HDFS和Yarn时报错。

### 问题现象

无法启动HDFS、Yarn服务组件，报错内容：/dev/null Permission denied。

```
[2018-11-16 08:52:57] Start service 'ServiceName: Yarn'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role 'ROLE[name: ResourceManager]'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role 'ROLE[name: NodeManager]'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role instance 'ResourceManager#192.168.0.23@node-master2-CMCgr'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role instance 'ResourceManager#192.168.0.59@node-master1-bdWZs'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role instance 'NodeManager#192.168.0.37@node-core-gkPas'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role instance 'NodeManager#192.168.0.137@node-core-qFOXf'.
[2018-11-16 08:52:57] Start role instance 'NodeManager#192.168.0.135@node-core-nDKmI'.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role instance for 'ROLE[name: ResourceManager]' successfully.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role instance for 'ROLE[name: ResourceManager]' successfully.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role instance for 'ROLE[name: NodeManager]' successfully.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role instance for 'ROLE[name: NodeManager]' successfully.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role instance for 'ROLE[name: NodeManager]' successfully.
[2018-11-16 08:52:57] Start the role for 'ServiceName: Yarn' successfully.
Fail to prepare to start role instance 'NodeManager#192.168.0.135@node-core-
nDKmI' [[ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=1, output=, errMsg=/etc/bashrc: line 84: /dev/null:
Permission denied
```

### 原因分析

客户修改了虚拟机系统的/dev/null的权限值为775。

```
70 cd ..
71 ll
72 chmod -R 775 /dev/
73 ll
74 chmod -r 775 dbdata_on/
75 ll
76 chmod -r 770 dbdata_on/
77 ll
78 chmod -r 777 dbdata_on/
79 ll
80 cd ..
81 ll
```

### 处理步骤

- 步骤1 以root用户登录集群的任意一个Master节点。
  - 步骤2 登录成功后，执行**chmod 666 /dev/null**命令，修改/dev/null的权限值为666。
  - 步骤3 执行**ls -al /dev/null**命令，查看修改的/dev/null权限值是否为666，如果不是，需要修改为666。
  - 步骤4 修改成功后，重新启动HDFS和Yarn组件。
- 结束

## 16.8.5 HDFS 权限设置问题

### 用户问题

在使用MRS服务的时候，某个用户可以在其他用户的HDFS目录下面删除或者创建文件。

## 问题现象

在使用MRS服务时，某个用户可以在其他用户的HDFS目录下面删除或者创建文件。

## 原因分析

客户配置的用户具有ficommon组的权限，所以可以对HDFS任意操作。需要移除用户的ficommon组权限。

## 处理步骤

**步骤1** 以root用户登录集群的Master节点。

**步骤2** 执行`id ${用户名}`命令，显示用户组信息，确认是否有ficommon组权限。

如果存在ficommon组权限，请执行**步骤3**。如果不存在，请联系技术服务。

### 📖 说明

`${用户名}`：出现HDFS权限设置问题的用户名。

**步骤3** 执行`gpasswd -d ${用户名} ficommon`命令，删除该用户的ficommon组权限。

### 📖 说明

`${用户名}`：出现HDFS权限设置问题的用户名。

**步骤4** 执行成功后，登录Manager修改参数。

FusionInsight Manager界面操作：

1. 登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。
2. 在搜索框中输入“dfs.permissions.enabled”，修改为“true”。
3. 修改完成后，单击“保存”，并重启HDFS服务。

MRS集群详情页操作：

1. 登录MRS控制台，选择“组件管理 > HDFS > 服务配置”。
2. “参数类别”选择“全部配置”，在搜索框中输入“dfs.permissions.enabled”，修改为“true”。
3. 修改完成后，单击“保存配置”，并重启HDFS服务。

----结束

## 16.8.6 HDFS 的 DataNode 一直显示退服中

### 用户问题

HDFS的DataNode一直显示退服中。

### 问题现象

HDFS的某个DataNode退服（或者对Core节点进行扩容）任务失败，但是DataNode在任务失败后一直处于退服中的状态。

## 原因分析

在对HDFS的某个DataNode进行退服（或者对core节点进行扩容）过程中，因为Master节点重启或者nodeagent进程意外退出等情况出现，使得退服（或扩容）任务失败，并且没有进行黑名单清理。此时DataNode节点会一直处于退服中的状态，需要人工介入进行黑名单清理。

## 处理步骤

**步骤1** 进入服务实例界面。

FusionInsight Manager界面操作：

登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”。

也可登录MRS控制台，选择“组件管理 > HDFS > 实例”。

**步骤2** 查看HDFS服务实例状态，找到一直处于退服中的DataNode，复制这个DataNode的IP地址。

**步骤3** 登录Master1节点的后台，执行`cd ${BIGDATA_HOME}/MRS_*/1_*_NameNode/etc/`命令进入黑名单目录。

**步骤4** 执行`sed -i "/^IP$/d" excludeHosts`命令清理黑名单中的故障DataNode信息，该命令中IP替换为**步骤2**中查询到的故障DataNode的IP地址，其中不能有空格。

**步骤5** 如果有两个Master节点，请在Master2节点上同样执行**步骤3**和**步骤4**。

**步骤6** 在Master1节点执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤7** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如, `kinit admin`

**步骤8** 在Master1节点执行如下命令刷新HDFS的黑名单。

```
hdfs dfsadmin -refreshNodes
```

**步骤9** 使用命令`hdfs dfsadmin -report`来查看各个DataNode的状态，确认中查到的IP对应的DataNode已经恢复为Normal状态。



图 16-18 DataNode 的状态

```
Name: 192.168.2.238:9866 (node-ana-coreoYfm)
Hostname: node-ana-coreoYfm
Rack: /default/rack0
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 105554029312 (98.31 GB)
DFS Used: 1225715740 (1.14 GB)
Non DFS Used: 3045261284 (2.84 GB)
DFS Remaining: 95361495372 (88.81 GB)
DFS Used%: 1.16%
DFS Remaining%: 90.34%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 10
Last contact: Thu Aug 15 15:53:17 CST 2019
Last Block Report: Thu Aug 15 12:12:46 CST 2019
Num of Blocks: 974
```

**步骤10** 进入服务实例界面。

FusionInsight Manager界面操作：

登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”。

登录MRS控制台，选择“组件管理 > HDFS > 实例”。

**步骤11** 勾选一直处于退服中的DataNode实例，单击“更多 > 重启实例”。

**步骤12** 等待重启完成，确认DataNode是否恢复正常。

----结束

## 建议与总结

尽量不要在退服（或扩容）过程中重启节点等高危操作。

## 参考信息

无

## 16.8.7 内存不足导致 HDFS 启动失败

### 问题背景与现象

重启HDFS后，HDFS的状态是Bad，且NameNode实例状态常常异常，并且花很久没有退出安全模式。

### 原因分析


1. 在NameNode运行日志（/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop-omm-namendoe-XXX.log）中搜索“WARN”，可以看到有大量时间在垃圾回收，如下例中耗时较长63s。  
2017-01-22 14:52:32,641 | WARN | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor\$Monitor@1b39fd82 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 63750ms  
GC pool 'ParNew' had collection(s): count=1 time=0ms  
GC pool 'ConcurrentMarkSweep' had collection(s): count=1 time=63924ms | JvmPauseMonitor.java:189

- 分析NameNode日志“/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop-omm-namendoe-XXX.log”，可以看到NameNode在等待块上报，且总的Block个数过多，如下例中是3629万。

```
2017-01-22 14:52:32,641 | INFO | IPC Server handler 8 on 25000 | STATE* Safe mode ON.
The reported blocks 29715437 needs additional 6542184 blocks to reach the threshold 0.9990 of total
blocks 36293915.
```

- 打开Manager页面，查看NameNode的GC\_OPTS参数配置如下：

图 16-19 查看 NameNode 的 GC\_OPTS 参数配置



- NameNode内存配置和数据量对应关系参考表16-2。

表 16-2 NameNode 内存配置和数据量对应关系

文件对象数量	参考值
10,000,000	“-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M”
20,000,000	“-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G”
50,000,000	“-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=3G”
100,000,000	“-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=4G -XX:MaxNewSize=6G”
200,000,000	“-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=8G -XX:MaxNewSize=9G”
300,000,000	“-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G -XX:MaxNewSize=12G”

## 解决办法

**步骤1** 按照规格修改NameNode的内存参数，如这里3600万block，将内存参数调整为“-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=2G -XX:MaxNewSize=3G”。

**步骤2** 重启一个NameNode，确认该NameNode可以正常启动。

**步骤3** 重启另一个NameNode，确认页面状态恢复。

----结束

## 16.8.8 ntpdate 修改时间导致 HDFS 出现大量丢块

### 问题背景与现象

1. 用ntpdate修改了集群时间，修改时未停止集群，修改后HDFS进入安全模式，无法启动。
2. 退出安全模式后启动，hfcck检查丢了大概1T数据。

### 原因分析

1. 查看NameNode原生页面发现有大量的块丢失。


图 16-20 块丢失

```
There are 41491 missing blocks. The following files may be corrupted:

blk_1090519588 /user/etlhadoop/struct_data/uds_data/FRS/20180130/DCM_PRS_PDWTMDTL_S_000_input/1/cw-20180130-pdwtmdl-023_022_bin_7
blk_1090519796 /user/etlhadoop/struct_data/uds_data/GCM/20180130/DCM_GCM_FNDLTA200211_H_output/1/part-m-00010
blk_1090520189 /user/hive/warehouse/prs_mc.db/dcm_prs_pdwtmdl_s/pt_dt=2018-01-30/part-m-00004
blk_1082131961 /user/hive/warehouse/cas_mc.db/dcm_cas_nthpatel_h/end_dt=2017-12-31/000004_0
blk_1082132310 /user/hive/warehouse/cr1_mc.db/dcm_cr1_ecs_tk2045_s/pt_dt=2017-12-31/000005_0
blk_1082132604 /user/hive/warehouse/cr1_mc.db/dcm_cr1_ecs_tk2045_s/pt_dt=2017-12-31/000040_0
blk_1090521279 /user/hive/warehouse/gcm_mc.db/dcm_gcm_pndlta200211_h/end_dt=2018-01-30/000006_0
blk_1090521284 /user/hive/warehouse/gcm_mc.db/dcm_gcm_pndlta200211_h/end_dt=2018-01-30/000012_0
blk_1090521427 /user/hive/warehouse/pis_mc.db/dcm_pis_lthpcdtl_h/end_dt=2018-01-30/000080_0
blk_1090521473 /user/hive/warehouse/pis_mc.db/dcm_pis_lthpcdtl_h/end_dt=2018-01-30/000016_0
blk_1082133176 /user/hive/warehouse/cas_mc.db/dcm_cas_kffpbat_s/pt_dt=2017-12-31/part-m-00006
blk_1090522261 /user/etlhadoop/struct_data/uds_data/ECS/20180130/DCM_ECS_TB1170_S_000_input/1/ci-w-20180130-hwb1171-022_032_bin_16
blk_1090522656 /user/etlhadoop/struct_data/uds_data/ECS/20180130/DCM_ECS_TB1170_S_000_output/1/part-m-00007
blk_1090522747 /user/hive/warehouse/gcm_mc.db/dcm_gcm_assure_change_detail_s/pt_dt=2018-01-31/000002_0
blk_1082134372 /user/hive/warehouse/bcs_mc.db/dcm_bcs_bthrsism_h/pt_dt=2017-12-31/part-m-00006
blk_1090523585 /user/hive/warehouse/ecs_mc.db/dcm_ecs_tb1170_s/pt_dt=2018-01-30/000002_0
blk_1090523811 /user/hive/warehouse/nae_mc.db/dcm_nae_nfpjnl_s/pt_dt=2018-01-30/part-m-00005
blk_1082135337 /user/hive/warehouse/bcs_mc.db/dcm_bcs_bthrsism_h/pt_dt=2017-12-31/part-m-00022
blk_1090524043 /user/hive/warehouse/nae_mc.db/dcm_nae_nfpjnl_s/pt_dt=2018-01-30/part-m-00016
blk_1082136206 /user/hive/warehouse/bcs_mc.db/dcm_bcs_bthrsism_h/pt_dt=2017-12-31/part-m-00038
blk_1090525355 /user/hive/warehouse/bdsp_bcas_act.db/bcs_jzcs_detail/pt_dt=2017-11-30/000006_0
blk_1090526191 /user/hive/warehouse/bdsp_bcas_act.db/bcs_jzcs_detail/pt_dt=2017-11-30/000008_0
blk_1090526995 /user/hive/warehouse/bdsp_bcas_act.db/bcs_jzcs_detail/pt_dt=2017-11-30/000014_0
blk_1082140552 /user/hive/warehouse/co8_mc.db/m01_co8_corp_cust_mgr/pt_dt=2017-12-31/000001_0
blk_1090529399 /user/hive/warehouse/bdsp_bcas_act.db/bcs_jzcs_middle_t/pt_dt=2017-11-30/000017_0
blk_1090529420 /user/hive/warehouse/bdsp_bcas_act.db/bcs_jzcs_middle_t/pt_dt=2017-11-30/000014_0
blk_1082141586 /user/hive/warehouse/asa_mc.db/t80_asa_bcas_agt_stat/pt_dt=2017-12-31/000032_0
blk_1082141631 /user/hive/warehouse/asa_mc.db/t80_asa_bcas_agt_stat/pt_dt=2017-12-31/000003_0
blk_1082142345 /user/hive/warehouse/sum_mc.db/e00_prod_level_overview_h/pt_dt=2017-12-31/000000_0_copy_1514441582192
blk_1090531076
/user/etlhadoop/struct_data/uds_data/GCM/20180131/DCM_GCM_DEDUW_STOP_PABA_S_000_input/1/CMA_DEDUW_STOP_PABA0111800000-011-20180131_BIN_11_VTF
blk_1090531330 /user/hive/warehouse/gcc_mc.db/dcm_gcc_rcorp_motor_info_s/pt_dt=2018-01-31/000011_0
blk_1090531342 /user/hive/warehouse/gcc_mc.db/dcm_gcc_rcorp_motor_info_s/pt_dt=2018-01-31/000002_0
blk_1090531494
/user/etlhadoop/struct_data/uds_data/GCM/20180131/DCM_GCM_ZMORTGAGE_PROJECT_STAT_S_000_input/1/CMA_ZMORTGAGE_PROJECT_STAT050100000-
```

2. 查看原生页面 Datanode Information 发现显示的DataNode节点数和实际的相差10个节点。

图 16-21 查看 DataNode 节点数



- 查看DataNode运行日志“/var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-主机名.log”，发现如下错误信息。  
重要错误信息 Clock skew too great

图 16-22 DateNode 运行日志错误

```

at org.apache.hadoop.ipc.Client.call(Client.java:1486)
at org.apache.hadoop.ipc.Client.call(Client.java:1447)
at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Invoker.invoke(ProtobufRpcEngine.java:229)
at com.sun.proxy.$Proxy14.versionRequest(Unknown Source)
at org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.DatanodeProtocolClientSideTranslatorPB.versionRequest(DatanodeProtocolClientSideTranslatorPB.java:273)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BFSerivceActor.retrieveNamespaceInfo(BFSerivceActor.java:187)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BFSerivceActor.connectToNNAndHandshake(BFSerivceActor.java:237)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BFSerivceActor.run(BFSerivceActor.java:689)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: GSSException: No valid credentials provided (Mechanism level: Clock skew too great (37))
at sun.security.jgss.krb5.Krb5Context.initSecContext(Krb5Context.java:770)
at sun.security.jgss.GSSContextImpl.initSecContext(GSSContextImpl.java:248)
at sun.security.jgss.GSSContextImpl.initSecContext(GSSContextImpl.java:179)
at com.sun.security.sasl.gsskerb.GssKrb5Client.evaluateChallenge(GssKrb5Client.java:192)
... 20 more
Caused by: KrbException: Clock skew too great (37)
at sun.security.krb5.KrbKdcRep.check(KrbKdcRep.java:88)
at sun.security.krb5.KrbTgsRep.<init>(KrbTgsRep.java:87)
at sun.security.krb5.KrbTgsReq.getReply(KrbTgsReq.java:259)
at sun.security.krb5.KrbTgsReq.sendAndGetCreds(KrbTgsReq.java:270)
at sun.security.krb5.internal.CredentialsUtil.serviceCreds(CredentialsUtil.java:302)
at sun.security.krb5.internal.CredentialsUtil.acquireServiceCreds(CredentialsUtil.java:120)
at sun.security.krb5.Credentials.acquireServiceCreds(Credentials.java:458)
at sun.security.jgss.krb5.Krb5Context.initSecContext(Krb5Context.java:693)

```

## 解决办法

- 步骤1 修改在原生页面查看不到的10个数据节点的时间。
  - 步骤2 在Manager页面重启对应的DataNode实例。
- 结束

## 16.8.9 DataNode 概率性出现 CPU 占用接近 100%，导致节点丢失 (ssh 连得很慢或者连不上)

### 问题背景与现象

DataNode 概率性出现 CPU 占用接近 100%，导致节点丢失。

图 16-23 DataNode 出现 CPU 占用接近 100%

### 原因分析

1. DataNode 有许多写失败的日志。

图 16-24 DataNode 写失败的日志

```
2015-08-31 11:29:34,184 | ERROR | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_1675952887_23 at /192.168.8.40:44514 [Receiving block BP-125271511-192.168.8.29-1440656260530:blk_1074766997_1034914] | TSP21:25009:DataXceiver error processing WRITE_BLOCK operation src: /192.168.8.40:44514 dst: /192.168.8.64:25009 | DataXceiver.java:258
java.io.IOException: Premature EOF from inputStream
 at org.apache.hadoop.io.IOUtils.readFully(IOUtils.java:194)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.PacketReceiver.doReadFully(PacketReceiver.java:213)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.PacketReceiver.doRead(PacketReceiver.java:134)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.PacketReceiver.receiveNextPacket(PacketReceiver.java:109)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BlockReceiver.receivePacket(BlockReceiver.java:446)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BlockReceiver.receiveBlock(BlockReceiver.java:707)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.writeBlock(DataXceiver.java:748)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.opWriteBlock(Receiver.java:124)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.processOp(Receiver.java:71)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.run(DataXceiver.java:240)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2015-08-31 11:29:35,147 | INFO | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_402997805_1 at /192.168.8.30:59449 [Sending block BP-125271511-192.168.8.29-1440656260530:blk_1074181856_446655] | src: /192.168.8.64:25009, dest: /192.168.8.30:59449, bytes: 16826, op: HDFS_READ, cliID: DFSClient_NONMAPREDUCE_402997805_1, offset: 0, srvID: 9d1d30a5-046d-438b-83c9-26c654c6bd12, blockid: BP-125271511-192.168.8.29-1440656260530:blk_1074181856_446655, duration: 78832 | BlockSender.java:738
2015-08-31 11:29:35,269 | INFO | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 7480ms
No GCs detected | JvmPauseMonitor.java:172
2015-08-31 11:29:36,985 | INFO | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 1215ms
No GCs detected | JvmPauseMonitor.java:172
2015-08-31 11:29:43,067 | INFO | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_1675952887_23 at /192.168.8.33:35530 [Receiving block BP-125271511-192.168.8.29-1440656260530:blk_1074767006_1034923] | Exception for BP-125271511-192.168.8.29-1440656260530:blk_1074767006_1034923 | BlockReceiver.java:742
java.io.IOException: Premature EOF from inputStream
```

2. 短时间内写入大量文件导致这种情况，因此DataNode内存不足。

图 16-25 写入大量文件导致 DataNode 内存不足

```
Line 153101: 2015-08-31 11:24:29,313 | INFO | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 1199ms
Line 153132: 2015-08-31 11:24:42,489 | WARN | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 11273ms
Line 153135: 2015-08-31 11:24:45,810 | INFO | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 1005ms
Line 153139: 2015-08-31 11:24:45,801 | INFO | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 1067ms
Line 153155: 2015-08-31 11:25:10,167 | WARN | org.apache.hadoop.util.JvmPauseMonitor$Monitor@551bd2a0 | Detected pause in JVM or host machine (eg GC): pause of approximately 12323ms
```

### 解决办法

**步骤1** 检查DataNode内存配置，以及机器剩余内存是否充足。

**步骤2** 增加DataNode内存，并重启DataNode。

----结束

## 16.8.10 单 NameNode 长期故障，如何使用客户端手动 checkpoint

### 问题背景与现象

在备NameNode长期异常的情况下，会积攒大量的editlog，此时如果重启HDFS或者主NameNode，主NameNode会读取大量的未合并的editlog，导致耗时启动较长，甚至启动失败。

### 原因分析

备NameNode会周期性做合并editlog，生成fsimage文件的过程叫做checkpoint。备NameNode在新生成fsimage后，会将fsimage传递到主NameNode。

#### 说明

由于“备NameNode会周期性做合并editlog”，因此当备NameNode异常时，无法合并editlog，因此主NameNode在下次启动的时候，需要加载较多editlog，需要大量内存，并且耗时较长。

合并元数据的周期由以下参数确定，即如果NameNode运行30分钟或者HDFS操作100万次，均会执行checkpoint。

- dfs.namenode.checkpoint.period: checkpoint周期，默认1800s。
- dfs.namenode.checkpoint.txns: 执行指定操作次数后执行checkpoint，默认1000000。

### 解决办法

在重启前，主动执行异常checkpoint合并主NameNode的元数据。

**步骤1** 停止业务。

**步骤2** 获取主NameNode的主机名。

**步骤3** 在客户端执行如下命令：

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
kinit 组件用户
```

说明：/opt/client 需要换为实际客户端的安装路径。

**步骤4** 执行如下命令，让主NameNode进入安全模式，其中linux22换为主NameNode的主机名。

```
hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -safemode enter
```

```
linux16:/opt/fi_client # hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -safemode enter
17/04/26 18:38:30 WARN fs.FileSystem: "linux22:25000" is a deprecated filesystem name. Use "hdfs://linux22:25000/" instead.
17/04/26 18:38:32 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Safe mode is ON
```

**步骤5** 执行如下命令，在主NameNode，合并editlog。

```
hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -saveNamespace
```

```
linux16:/opt/fi_client # hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -saveNamespace
17/04/26 18:38:54 WARN fs.FileSystem: "linux22:25000" is a deprecated filesystem name. Use "hdfs://linux22:25000/" instead.
17/04/26 18:38:56 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Save namespace successful
```

**步骤6** 执行如下命令，让主NameNode离开安全模式。

```
hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -safemode leave
```

```
linux16:/opt/EI_client # hdfs dfsadmin -fs linux22:25000 -safemode leave
17/04/26 18:39:07 WARN fs.FileSystem: "linux22:25000" is a deprecated filesystem name. Use "hdfs://linux22:25000/" instead.
17/04/26 18:39:09 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Safe mode is OFF
```

**步骤7** 检查是否真的合并完成。

```
cd /srv/BigData/namenode/current
```

检查先产生的fsimage是否是当前时间的，若是则表示已经合并完成

```
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 25447 Apr 26 16:42 edits_inprogress_0000000000002002025_0000000000002003017
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 1048576 Apr 26 18:43 edits_inprogress_0000000000002083018
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 736657 Apr 26 15:46 fsimage_0000000000002071390
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 62 Apr 26 15:46 fsimage_0000000000002071390.md5
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 736657 Apr 26 16:46 fsimage_0000000000002075405
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 62 Apr 26 16:46 fsimage_0000000000002075405.md5
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 736410 Apr 26 17:46 fsimage_0000000000002079398
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 62 Apr 26 17:46 fsimage_0000000000002079398.md5
-rw-rw-r-- 1 omm wheel 8 Apr 26 18:42 seen_txid
linux-20:/srv/BigData/namenode/current #
linux-20:/srv/BigData/namenode/current #
```

---结束

## 16.8.11 文件读写常见故障

### 问题背景与现象

当用户在HDFS上执行写操作时，出现“Failed to place enough replicas:expected...”信息。

### 原因分析

- DataNode的数据接受器不可用。

此时DataNode会有如下日志：

```
2016-03-17 18:51:44,721 | WARN |
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer@5386659f |
hadoopc1h2:25009:DataXceiverServer: | DataXceiverServer.java:158
java.io.IOException: Xceiver count 4097 exceeds the limit of concurrent xceivers: 4096
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer.run(DataXceiverServer.java:140)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

- DataNode的磁盘空间不足。
- DataNode的心跳有延迟。

### 解决办法

- 如果DataNode的数据接收器不可用，通过在Manager页面，增加HDFS参数“dfs.datanode.max.transfer.threads”的值解决。
- 如果没有足够的硬盘空间或者CPU，试着增加新的数据节点或确保资源是可用的（磁盘空间或CPU）。
- 如果网络问题，确保网络是可用的。

## 16.8.12 文件最大打开句柄数设置太小导致读写文件异常

### 问题背景与现象

文件最大打开句柄数设置太小，导致文件句柄不足。写文件到HDFS很慢，或者写文件失败。

### 原因分析

1. DataNode日志“/var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-XXX.log”，存在异常提示java.io.IOException: Too many open files。  
2016-05-19 17:18:59,126 | WARN |  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer@142ff9fa |  
YSDN12:25009:DataXceiverServer: |  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer.run(DataXceiverServer.java:160)  
java.io.IOException: Too many open files  
at sun.nio.ch.ServerSocketChannellImpl.accept0(Native Method)  
at sun.nio.ch.ServerSocketChannellImpl.accept(ServerSocketChannellImpl.java:241)  
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.accept(ServerSocketAdaptor.java:100)  
at org.apache.hadoop.hdfs.net.TcpPeerServer.accept(TcpPeerServer.java:134)  
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer.run(DataXceiverServer.java:137)  
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2. 如果某个DataNode日志中打印“Too many open files”，说明该节点文件句柄不足，导致打开文件句柄失败，然后就会重试往其他DataNode节点写数据，最终表现为写文件很慢或者写文件失败。

### 解决办法

- 步骤1** 执行ulimit -a命令查看有问题节点文件句柄数最多设置是多少，如果很小，建议修改成640000。

图 16-26 查看文件句柄数

```
[omm@189-39-150-167 ~]# ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 256551
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 640000
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 10240
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 60000
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
```

- 步骤2** 执行vi /etc/security/limits.d/90-nofile.conf命令编辑这个文件，修改文件句柄数设置。如果没有这个文件，可以新建一个文件，并按照下图内容修改。

图 16-27 修改文件句柄数

```
* hard nofile 640000
* soft nofile 640000
~
```



**步骤3** 重新打开一个终端窗口，用`ulimit -a`命令查看是否修改成功，如果没有，请重新按照上述步骤重新修改。

**步骤4** 从Manager页面重启DataNode实例。

----结束

## 16.8.13 文件错误导致上传文件到 HDFS 失败

### 问题背景与现象

用`hadoop dfs -put`把本地文件拷贝到HDFS上，有报错。

上传部分文件后，报错失败，从NameNode原生页面看，临时文件大小不再变化。

### 原因分析

1. 查看NameNode日志“`/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop-omm-namenode-主机名.log`”，发现该文件一直在被尝试写，直到最终失败。  

```
2015-07-13 10:05:07,847 | WARN | org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.LeaseManager
$Monitor@36fea922 | DIR* NameSystem.internalReleaseLease: Failed to release lease for file /hive/
order/OS_ORDER_8.txt_COPYING_. Committed blocks are waiting to be minimally replicated. Try
again later. | FSNamesystem.java:3936
2015-07-13 10:05:07,847 | ERROR | org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.LeaseManager
$Monitor@36fea922 | Cannot release the path /hive/order/OS_ORDER_8.txt_COPYING_ in the lease
[Lease. Holder: DFSClient_NONMAPREDUCE_-1872896146_1, pendingcreates: 1] |
LeaseManager.java:459
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.AlreadyBeingCreatedException: DIR*
NameSystem.internalReleaseLease: Failed to release lease for file /hive/order/
OS_ORDER_8.txt_COPYING_. Committed blocks are waiting to be minimally replicated. Try again
later.
at FSNamesystem.internalReleaseLease(FSNamesystem.java:3937)
```
2. 根因分析：被上传的文件损坏，因此会上传失败。
3. 验证办法：cp或者scp被拷贝的文件，也会失败，确认文件本身已损坏。

### 解决办法

**步骤1** 文件本身损坏造成的此问题，采用正常文件进行上传。

----结束

## 16.8.14 界面配置 dfs.blocksize 后 put 数据，block 大小还是原来的大小

### 问题背景与现象

界面配置“`dfs.blocksize`”，将其设置为268435456，put数据，block大小还是原来的大小。

### 原因分析

客户端的“`hdfs-site.xml`”文件中的`dfs.blocksize`大小没有更改，以客户端配置为准。

## 解决办法

- 步骤1 确保“dfs.blocksize”为512的倍数。
  - 步骤2 重新下载安装客户端或者更改客户端配置。
  - 步骤3 dfs.blocksize是客户端配置，以客户端为准。若客户端不配置，以服务端为准。
- 结束

## 16.8.15 读取文件失败，FileNotFoundException

### 问题背景与现象

有MapReduce任务所有map任务均成功，但reduce任务失败，查看日志发现报异常“FileNotFoundException...No lease on...File does not exist”。

```
Error: org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(java.io.FileNotFoundException): No lease on /user/sparkhive/warehouse/daas/dsp/output/_temporary/1/_temporary/attempt_1479799053892_17075_r_000007_0/part-r-00007 (inode 6501287): File does not exist. Holder DFSClient_attempt_1479799053892_17075_r_000007_0_-1463597952_1 does not have any open files. at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.checkLease(FSNamesystem.java:3350) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.completeFileInternal(FSNamesystem.java:3442) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.completeFile(FSNamesystem.java:3409) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.complete(NameNodeRpcServer.java:789)
```

### 原因分析

FileNotFoundException...No lease on...File does not exist，该日志说明文件在操作的过程中被删除了。

1. 搜索HDFS的NameNode的审计日志（Active NameNode的/var/log/Bigdata/audit/hdfs/nn/hdfs-audit-namenode.log）搜索文件名，确认文件的创建时间。
2. 搜索文件创建到出现异常时间范围的NameNode的审计日志，搜索该文件是否被删除或者移动到其他目录。
3. 如果该文件没有被删除或者移动，可能是该文件的父目录，或者更上层目录被删除或者移动，需要继续搜索上层目录。如本样例中，是文件的父目录的父目录被删除。

```
2017-05-31 02:04:08,286 | INFO | IPC Server handler 30 on 25000 | allowed=true ugi=appUser@HADOOP.COM (auth:TOKEN) ip=/192.168.1.22 cmd=delete src=/user/sparkhive/warehouse/daas/dsp/output/_temporary dst=null perm=null proto=rpc | FSNamesystem.java:8189
```

#### 📖 说明

- 如上日志说明：192.168.1.22 节点的appUser用户删除了/user/sparkhive/warehouse/daas/dsp/output/\_temporary。
- 可以使用zgrep "文件名" \*.zip命令搜索zip包的内容。

## 解决办法

- 步骤1 需要排查业务，确认为何该文件或者文件的父目录被删除。

----结束

## 16.8.16 HDFS 写文件失败，item limit of / is exceeded

### 问题背景与现象

客户端或者上层组件日志报往HDFS的某目录写文件失败，报错为

The directory item limit of /tmp is exceeded: limit=5 items=5。

### 原因分析

1. 查看客户端或者NameNode运行日志“/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop-omm-namenode-XXX.log”存在异常提示The directory item limit of /tmp is exceeded:。该错误的含义为/tmp目录的文件数超过1048576的限制。  
2018-03-14 11:18:21,625 | WARN | IPC Server handler 62 on 25000 | DIR\* NameSystem.startFile: /tmp/test.txt The directory item limit of /tmp is exceeded: limit=1048576 items=1048577 | FSNamesystem.java:2334
2. 该限制是dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items参数，定义单个目录下不含递归的最大目录数或者文件数，默认值1048576，取值范围1 ~ 6400000。

### 解决办法

**步骤1** 确认该目录不含递归拥有100万以上文件目录是否正常，如果正常，可以将HDFS的参数dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items调大并且重启HDFS NameNode生效。

**步骤2** 如果该目录下拥有100万文件不正常，需要清理不需要的文件。

---结束

## 16.8.17 调整 shell 客户端日志级别

- 临时调整，关闭该shell客户端窗口后，日志会还原为默认值。
  - a. 执行**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER**命令可以调整客户端日志级别。
  - b. 执行**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=日志级别,console**，可以调整shell客户端的日志级别。  
**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=DEBUG,console**，调整为DEBUG。  
**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=ERROR,console**，调整为ERROR。
- 永久调整
  - a. 在HDFS客户端环境变量配置文件“/opt/client/HDFS/component\_env”（其中“/opt/client”需要改为实际客户端路径）增加“**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=日志级别,console**”。
  - b. 执行**source /opt/client/bigdata\_env**。
  - c. 重新执行客户端命令。

## 16.8.18 读文件失败 No common protection layer

### 问题背景与现象

shell客户端或者其他客户端操作HDFS失败，报“**No common protection layer between client and server**”。

在集群外的机器，执行任意hadoop命令，如**hadoop fs -ls /**均失败，最底层的报错为“**No common protection layer between client and server**”。

```
2017-05-13 19:14:19,060 | ERROR | [pool-1-thread-1] | Server startup failure |
org.apache.sqoop.core.SqoopServer.initializeServer(SqoopServer.java:69)
org.apache.sqoop.common.SqoopException: MAPRED_EXEC_0028:Failed to operate HDFS - Failed to get the
file /user/loader/etl_dirty_data_dir status
 at org.apache.sqoop.job.mr.HDFSClient.fileExist(HDFSClient.java:85)
...
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Failed on local exception: java.io.IOException: Couldn't setup connection for
loader/hadoop@HADOOP.COM to loader37/10.162.0.37:25000; Host Details : local host is:
"loader37/10.162.0.37"; destination host is: "loader37":25000;
 at org.apache.hadoop.net.NetUtils.wrapException(NetUtils.java:776)
...
 ... 10 more
Caused by: java.io.IOException: Couldn't setup connection for loader/hadoop@HADOOP.COM to
loader37/10.162.0.37:25000
 at org.apache.hadoop.ipc.Client$Connection$1.run(Client.java:674)
 ... 28 more
Caused by: javax.security.sasl.SaslException: No common protection layer between client and server
 at com.sun.security.sasl.gsskerb.GssKrb5Client.doFinalHandshake(GssKrb5Client.java:251)
...
 at org.apache.hadoop.ipc.Client$Connection.setupIOStreams(Client.java:720)
```

## 原因分析

1. HDFS的客户端和服务端数据传输走的rpc协议，该协议有多种加密方式，由hadoop.rpc.protection参数控制。
2. 如果客户端和服务端的hadoop.rpc.protection参数的配置值不一样，即会报**No common protection layer between client and server**错误。

### 📖 说明

hadoop.rpc.protection参数表示数据可通过以下任一方式在节点间进行传输。

- privacy: 指数据在鉴权及加密后再传输。这种方式会降低性能。
- authentication: 指数据在鉴权后直接传输，不加密。这种方式能保证性能但存在安全风险。
- integrity: 指数据直接传输，即不加密也不鉴权。为保证数据安全，请谨慎使用这种方式。

## 解决办法

**步骤1** 重新下载客户端，如果是应用程序，更新应用程序中的配置文件。

----结束

## 16.8.19 HDFS 目录配额 ( quota ) 不足导致写文件失败

### 问题背景与现象

给某目录设置quota后，往目录中写文件失败，出现如下问题 “**The DiskSpace quota of /tmp/tquota2 is exceeded**”

```
[omm@189-39-150-115 client]$ hdfs dfs -put switchuser.py /tmp/tquota2
put: The DiskSpace quota of /tmp/tquota2 is exceeded: quota = 157286400 B = 150 MB but disk space
consumed = 402653184 B = 384 MB
```

### 可能原因

目录配置的剩余的空间小于写文件实际需要的空间。

## 原因分析

1. HDFS支持设置某目录的配额，即限制某目录下的文件最多占用空间大小，例如如下命令是设置/tmp/tquota 目录最多写入150MB的文件（文件大小\*副本数）。

```
hadoop dfsadmin -setSpaceQuota 150M /tmp/tquota2
```

2. 使用如下命令可以查看目录设置的配额情况，SPACE\_QUOTA是设置的空间配额，REM\_SPACE\_QUOTA是当前剩余的空间配额。

```
hdfs dfs -count -q -h -v /tmp/tquota2
```

图 16-28 查看目录设置的配额

```
hdfs dfs -count -q -h -v /tmp/tquota2
QUOTA REM_QUOTA SPACE_QUOTA REM_SPACE_QUOTA DIR_COUNT FILE_COUNT CONTENT_SIZE PATHNAME
none inf 150M 150M 1 0 0 /tmp/tquota2
```

3. 日志分析，如下日志说明写入文件需要消耗384M，但是当前的空间配额是150M，因此空间不足。写文件前，需要的剩余空间是：块大小\*副本数，128M\*3副本=384M。

```
[omm@189-39-150-115 client]$
```

```
[omm@189-39-150-115 client]$ hdfs dfs -put switchuser.py /tmp/tquota2
```

```
put: The DiskSpace quota of /tmp/tquota2 is exceeded: quota = 157286400 B = 150 MB but disk space consumed = 402653184 B = 384 MB
```

## 解决办法

- 步骤1** 增加配额大小，即重新设置目录的配额大小。

```
hadoop dfsadmin -setSpaceQuota 150G /目录名
```

- 步骤2** 清空配额。

```
hdfs dfsadmin -clrSpaceQuota /目录名
```

----结束

## 16.8.20 执行 balance 失败，Source and target differ in block-size

### 问题背景与现象

执行distcp跨集群拷贝文件时，出现部分文件拷贝失败“Source and target differ in block-size. Use -pb to preserve block-sizes during copy.”

```
Caused by: java.io.IOException: Check-sum mismatch between hdfs://10.180.144.7:25000/kylin/kylin_default_instance_prod/parquet/f2e72874-f01c-45ff-b219-207f3a5b3fcb/c769cd2d-575a-4459-837b-a19dd7b20c27/339114721280/0.parquet and hdfs://10.180.180.194:25000/kylin/kylin_default_instance_prod/parquet/f2e72874-f01c-45ff-b219-207f3a5b3fcb/.distcp.tmp.attempt_1523424430246_0004_m_000019_2. Source and target differ in block-size. Use -pb to preserve block-sizes during copy. Alternatively, skip checksum-checks altogether, using -skipCrc. (NOTE: By skipping checksums, one runs the risk of masking data-corruption during file-transfer.) at org.apache.hadoop.tools.mapred.RetriableFileCopyCommand.compareCheckSums(RetriableFileCopyCommand.java:214)
```

### 可能原因

distcp默认拷贝文件时不记录原block大小导致在原文件block.size不是128M时校验失败，需要在distcp命令增加-pb参数。

## 原因分析

1. HDFS在写的时候有设置块大小，默认128M，某些组件或者业务程序写入的文件可能不是128M，如8M。

```
<name>dfs.blocksize</name>
<value>134217728</value>
```

图 16-29 某些组件或者业务程序写入的文件大小

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
-rwxrwx---+	bill	hive	17.9 MB	Wed Dec 13 17:22:44 2017	3	8 MB	/user/hive/warehouse/orctest.db/new_orc_07/enddate=20171202/part-00000

2. distcp 从源集群读文件后写入新集群，默认是使用的MapReduce任务中的dfs.blocksize，默认128M。
3. 在distcp写完文件后，会基于块的物理大小做校验，因为该文件在新旧集群中block.size不一致，因此拆分大小不一致，导致校验失败。

如以上文件，在旧集群是17.9/8MB = 3个block，在新集群 17.9/128M = 1个block. 因此实际在磁盘的物理大小因分割而导致校验失败。

## 解决办法

distcp时，增加**-pb**参数。该参数作用为distcp时候保留block大小，确保新集群写入文件blocksize和老集群一致。

图 16-30 distcp 时保留 block 大小

```
[root@189-39-235-118 clientu10]#
[root@189-39-235-118 clientu10]#hadoop distcp -pb hdfs://haclusterX/user hdfs://hacluster/tmp/test
```

## 16.8.21 查询或者删除文件失败，父目录可以看见此文件（不可见字符）

### 问题背景与现象

使用HDFS的shell客户端查询或者删除文件失败，父目录可以看见此文件。

图 16-31 父目录文件列表

```
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 01:44 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 16:45 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp2
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]# hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db
Found 4 items
drwxrwxr-x - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-11 12:05 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/bak_v_tp_mp_aut_input
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-11 11:16 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 01:44 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 16:45 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp2
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]# hadoop fs -rm -r /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
rm: /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input: No such file or directory
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]# hdfs dfs -rm -r /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
rm: /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input: No such file or directory
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]#
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]#
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]# hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
ls: /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input: No such file or directory
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]#
[root@dqgts355-or-FusionInsight_Client]#
```

## 原因分析

可能是该文件写入时有异常，写入了不可见字符。可以将该文件名重定向写入本地文本中，使用vi命令打开。

```
hdfs dfs -ls 父目录 > /tmp/t.txt
```

### vi /tmp/t.txt

然后输入命令“:set list”将文件名的不可见字符显示出来。如这里显示出文件名中包含“^M”不可见字符。

图 16-32 显示不可见字符

```
Found 1 items
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-11 11:16 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input^M
```

## 解决办法

**步骤1** 使用shell命令读到文本中记录的该文件名，确认如下命令输出的是该文件在HDFS中的全路径。

```
cat /tmp/t.txt |awk '{print $8}'
```

图 16-33 文件路径

```
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-11 11:16 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 01:44 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 16:43 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp2
[root@dggts335-or-FusionInsight_client]# cat /tmp/t.txt |awk '{print $8}'
/user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
[root@dggts335-or-FusionInsight_client]# hadoop fs -rm -r $(cat /tmp/t.txt |awk '{print $8}')
to trash at: hdfs://hacluster/user/datalab90020_639_w/.Trash/Current/user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
to trash at: hdfs://hacluster/user/datalab90020_639_w/.Trash/Current/user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input
[root@dggts335-or-FusionInsight_client]# hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db
Found 2 items
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 01:44 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp
drwxrwx---+ - datalab90020_639_w hive 0 2018-04-10 16:43 /user/hive/warehouse/datalake_dwi_barpsit.db/v_tp_mp_aut_input_tmp2
[root@dggts335-or-FusionInsight_client]#
```

**步骤2** 使用如下命令删除该文件。

```
hdfs dfs -rm $(cat /tmp/t.txt |awk '{print $8}')
```

**步骤3** 查看确认该文件已被删除。

```
hdfs dfs -ls 父目录
```

----结束

## 16.8.22 非 HDFS 数据残留导致数据分布不均衡

### 问题背景与现象

数据出现不均衡，某磁盘过满而其他磁盘未写满。

HDFS DataNode数据存储目录配置为“/export/data1/dfs--/export/data12/dfs”，看到的现象是大量数据都是存储到了“/export/data1/dfs”，其他盘的数据比较均衡。

### 原因分析

磁盘为卸载重装，有一个目录在上次卸载时未卸载干净，即添加的磁盘，未格式化，残留历史垃圾数据。

### 解决办法

手动清理未卸载干净的数据。

## 16.8.23 客户端安装在数据节点导致数据分布不均衡

### 问题背景与现象

HDFS的DataNode数据分布不均匀，在某节点上磁盘使用率很高，甚至达到100%，其他节点空闲很多。

### 原因分析

客户端安装在该节点，根据HDFS数据副本机制，第一个副本会存放在本地机器，最终导致节点磁盘被占满，而其他节点空闲很多。

### 解决办法

**步骤1** 针对已有不平衡的数据，执行balance脚本均衡数据。

```
/opt/client/HDFS/hadoop/sbin/start-balancer.sh -threshold 10
```

其中 /opt/client是实际的客户端安装目录。

**步骤2** 针对新写入数据，将客户端安装在没有安装DataNode的节点。

----结束

## 16.8.24 节点内 DataNode 磁盘使用率不均衡处理指导

### 问题背景与现象

单个节点内DataNode的各磁盘使用率不均匀。

例如：

```
189-39-235-71:~ # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda 360G 92G 250G 28% /
/dev/xvdb 700G 900G 200G 78% /srv/BigData/hadoop/data1
/dev/xvdc 700G 900G 200G 78% /srv/BigData/hadoop/data2
/dev/xvdd 700G 900G 200G 78% /srv/BigData/hadoop/data3
/dev/xvde 700G 900G 200G 78% /srv/BigData/hadoop/data4
/dev/xvdf 10G 900G 890G 2% /srv/BigData/hadoop/data5
189-39-235-71:~ #
```

### 可能原因

部分磁盘故障，更换为新盘，因此新盘使用率低。

增加了磁盘个数，如原先4个数据盘，现扩容为5个数据盘。

### 原因分析

DataNode节点内写block磁盘时，有两种策略“轮询”和“优先写剩余磁盘空间多的磁盘”，默认是“轮询”。

参数说明：dfs.datanode.fsdataset.volume.choosing.policy

可选值：



- 轮询：  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.fsdataset.RoundRobinVolumeChoosingPolicy
- 优先写剩余空间多的磁盘：  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.fsdataset.AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy

## 解决办法

将DataNode选择磁盘策略的参数 `dfs.datanode.fsdataset.volume.choosing.policy` 的值改为：  
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.fsdataset.AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy，保存并重启受影响的服务或实例。

让DataNode根据磁盘剩余空间大小，优先选择磁盘剩余空间多的节点存储数据副本。

### 📖 说明

- 针对新写入到本DataNode的数据会优先写磁盘剩余空间多的磁盘。
- 部分磁盘使用率较高，依赖业务逐渐删除在HDFS中的数据（老化数据）来逐渐降低。

## 16.8.25 执行 balance 常见问题定位方法

### 问题 1：报没权限（Access denied）执行 balance

**问题详细：**执行start-balancer.sh，“hadoop-root-balancer-主机名.out”日志显示“Access denied for user test1. Superuser privilege is required”

```
cat /opt/client/HDFS/hadoop/logs/hadoop-root-balancer-host2.out
Time Stamp Iteration# Bytes Already Moved Bytes Left To Move Bytes Being Moved
INFO: Watching file:/opt/client/HDFS/hadoop/etc/hadoop/log4j.properties for changes with interval : 60000
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.AccessControlException): Access denied
for user test1.
Superuser privilege is required
at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkSuperuserPrivilege(FSPermissionChecker
.java:122)
at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.checkSuperuserPrivilege(FSNamesystem.java:5916)
```

#### 问题根因：

执行balance需要使用管理员账户

#### 解决方法

- 安全版本  
使用hdfs或者其他属于supergroup组的用户认证后，执行balance
- 普通版本  
执行HDFS的balance命令前，需要在客户端执行su - hdfs命令。

### 问题 2：执行 balance 失败，/system/balancer.id 文件异常

**问题详细：**

在HDFS客户端启动一个Balance进程，该进程被异常停止后，再次执行Balance操作，操作会失败。

```
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.protocol.RecoveryInProgressException): Failed to APPEND_FILE /system/balancer.id for DFSCClient because lease recovery is in progress. Try again later.
```

#### 问题根因：

通常，HDFS执行Balance操作结束后，会自动释放“/system/balancer.id”文件，可再次正常执行Balance。

但在上述场景中，由于第一次的Balance操作是被异常停止的，所以第二次进行Balance操作时，“/system/balancer.id”文件仍然存在，则会触发append /system/balancer.id操作，进而导致Balance操作失败。

#### 解决方法

方法1：等待硬租期超过1小时后，原有客户端释放租约，再执行第二次Balance操作。

方法2：删除HDFS中的“/system/balancer.id”文件，再执行下次Balance操作。

## 16.8.26 普通集群在 Core 节点安装 hdfs 客户端，使用时报错

### 用户问题

普通集群在Core节点新建用户安装使用客户端报错。

### 问题现象

普通集群在Core节点新建用户安装使用客户端报错如下：

```
2020-03-14 19:16:17,166 WARN shortcircuit.DomainSocketFactory: error creating DomainSocket
java.net.ConnectException: connect(2) error: Permission denied when trying to connect to '/var/run/MRS-
HDFS/dn_socket'
at org.apache.hadoop.net.unix.DomainSocket.connect0(Native Method)
at org.apache.hadoop.net.unix.DomainSocket.connect(DomainSocket.java:256)
at org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory.createSocket(DomainSocketFactory.java:168)
at org.apache.hadoop.hdfs.client.impl.BlockReaderFactory.nextDomainPeer(BlockReaderFactory.java:799)
...
```

### 原因分析

用户使用 `useradd` 命令来创建用户，此用户默认用户组不包含“`ficommon`”用户组，导致在使用hdfs的get命令的时候出现上述报错。

### 处理步骤

使用命令 `usermod -a -G ficommon username` 为用户添加用户组“`ficommon`”。

## 16.8.27 集群外节点安装客户端使用 hdfs 上传文件失败

### 用户问题

集群外节点安装客户端使用hdfs上传文件失败

### 问题现象

在集群节点上安装客户端，在该客户端使用hdfs命令上传一个文件，报如下错误：

图 16-34 上传文件报错

```
[root@yww02 bin]# hadoop fs -put test.txt /tmp/input
2020-07-31 18:12:27,533 INFO obs.OBSFileSystem: This filesystem GC-ful, clear resource.
2020-07-31 18:12:31,757 INFO hdfs.DataStreamer: Exception in createBlockOutputStream blk_1073774851_34031
java.net.NoRouteToHostException: No route to host
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method)
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717)
 at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:206)
 at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createSocketForPipeline(DataStreamer.java:255)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createBlockOutputStream(DataStreamer.java:1789)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.nextBlockOutputStream(DataStreamer.java:1743)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.run(DataStreamer.java:718)
2020-07-31 18:12:31,759 WARN hdfs.DataStreamer: Abandoning BP-1721849101-192.168.0.86-1595473704426:blk_1073774851_34031
2020-07-31 18:12:31,800 WARN hdfs.DataStreamer: Excluding datanode DatanodeInfoWithStorage[192.168.0.157:9866,DS-59267049-b4af-4bba-a184-1e1928a9028b,DISK]
2020-07-31 18:12:34,860 INFO hdfs.DataStreamer: Exception in createBlockOutputStream blk_1073774852_34032
java.net.NoRouteToHostException: No route to host
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method)
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717)
 at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:206)
 at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createSocketForPipeline(DataStreamer.java:255)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createBlockOutputStream(DataStreamer.java:1789)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.nextBlockOutputStream(DataStreamer.java:1743)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.run(DataStreamer.java:718)
2020-07-31 18:12:34,860 WARN hdfs.DataStreamer: Abandoning BP-1721849101-192.168.0.86-1595473704426:blk_1073774852_34032
2020-07-31 18:12:34,899 WARN hdfs.DataStreamer: Excluding datanode DatanodeInfoWithStorage[192.168.0.189:9866,DS-5bee1b3a-4453-4d86-a632-262cb67c0bdb,DISK]
2020-07-31 18:12:37,948 INFO hdfs.DataStreamer: Exception in createBlockOutputStream blk_1073774853_34033
java.net.NoRouteToHostException: No route to host
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method)
 at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717)
 at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:206)
 at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createSocketForPipeline(DataStreamer.java:255)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.createBlockOutputStream(DataStreamer.java:1789)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.nextBlockOutputStream(DataStreamer.java:1743)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.run(DataStreamer.java:718)
2020-07-31 18:12:37,948 WARN hdfs.DataStreamer: Abandoning BP-1721849101-192.168.0.86-1595473704426:blk_1073774853_34033
2020-07-31 18:12:37,988 WARN hdfs.DataStreamer: Excluding datanode DatanodeInfoWithStorage[192.168.0.174:9866,DS-fa34f00b-2c03-4d0e-ad6e-3a2555735cdd,DISK]
2020-07-31 18:12:38,034 WARN hdfs.DataStreamer: DataStreamer Exception
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(java.io.IOException): File /tmp/input/test.txt_COPYING could only be written to 0 of the 1 minReplication nodes. There are 3 da
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.BlockManager.chooseTarget4NewBlock(BlockManager.java:2223)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.writeFileOp.chooseTargetForNewBlock(FSDirectory.java:346)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.getAdditionalBlock(FSNamesystem.java:2727)
 at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.addBlock(NameNodeRpcServer.java:579)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNameNodeProtocolServerSideTranslatorPB.addBlock(ClientNameNodeProtocolServerSideTranslatorPB.java:596)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNameNodeProtocolProtos$ClientNameNodeProtocol$2.callBlockingMethod(ClientNameNodeProtocolProtos.java)
 at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Server$ProtoBufRpcInvoker.call(ProtobufRpcEngine.java:530)
 at org.apache.hadoop.ipc.RPC$Server.call(RPC.java:1036)
```

## 原因分析

从错误截图可以看到报错是no route to host，且报错信息里面有192.168的ip，也即客户端节点到集群的DN节点的内网路由不通，导致上传文件失败。

## 处理步骤

在客户端节点的客户端目录下，找到HDFS的客户端配置目录hdfs-site.xml文件，在配置文件中增加配置项dfs.client.use.datanode.hostname，并将该配置设置为true。

## 16.8.28 HDFS 写并发较大时，报副本不足的问题

### 问题背景与现象

用户运行作业时写文件到HDFS，偶现写文件失败的情况。

操作日志如下：

```
105 | INFO | IPC Server handler 23 on 25000 | IPC Server handler 23 on 25000, call
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.ClientProtocol.addBlock from 192.168.1.96:47728 Call#1461167 Retry#0 |
Server.java:2278
java.io.IOException: File /hive/warehouse/000000_0.835bf64f-4103 could only be replicated to 0 nodes
instead of minReplication (=1). There are 3 datanode(s) running and 3 node(s) are excluded in this
operation.
```

## 原因分析

- HDFS写文件的预约机制：无论文件是10M还是1G，开始写的每个块都会被预约128M。如果需要写入一个10M的文件，HDFS会预约一个块来写，当文件写完，这个块只占实际大小10M，释放多余预约的118M空间。如果需要写入一个1G的文件，HDFS还是会预约一个块来写，这个块写完后再开启下一个块，文件写完后，实际占用1G磁盘，释放多余预约的空间。

- 该异常通常是因为业务写文件的并发量太高，预约写Block的磁盘空间不足，导致写文件失败。

## 解决办法

**步骤1** 登录HDFS的WebUI页面，进入DataNode的JMX页面。

1. 在HDFS原生界面，选择Datanodes页面。
2. 找到对应的DataNode节点，单击Http Address地址进入DataNode详情。
3. 将url的“datanode.html”改为“jmx”就能获取到DataNode的JMX信息。

**步骤2** 搜索“XceiverCount”指标，当该指标的值\*Block块的大小超过DataNode磁盘的容量，就说明预约写Block的磁盘空间不足。

**步骤3** 发生该问题，通常有以下两种方法来解决：

方法一：降低业务的并发度。

方法二：减少业务写文件的数目，将多个文件合并成一个文件来写。

----结束

## 16.9 使用 Hive

### 16.9.1 Hive 各个日志里都存放了什么信息？

#### 审计日志

首先，对于审计日志来说，记录了某个时间点某个用户从哪个IP发起对HiveServer或者MetaStore的请求以及记录执行的语句是什么。

如下的HiveServer审计日志，表示在2016-02-01 14:51:22 用户user\_chen向HiveServer发起了show tables请求，客户端IP为192.168.1.18。

```
2016-02-01 14:51:22,335 | INFO | HiveServer2-Handler-Pool: Thread-37815 | UserN
ame=user_chen | ip=192.168.1.18 | Time=2016/02/01 14:51:22 | Operati
on=ExecuteStatement | stmt={show tables} | Resource= | Result= Detail=
| org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService.logAuditEvent(ThriftCLISer
vice.java:350)
```

如下面MetaStore审计日志，表示在2016-01-29 11:31:15 用户hive向MetaStore发起shutdown请求，客户端ip为192.168.1.18。

```
2016-01-29 11:31:15,451 | INFO | pool-6-thread-70648 | ugi=hive/hadoop.hadoop.c
om@HADOOP.COM | ip=192.168.1.18 | cmd=Shutting down the object store...
| org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.logAuditEvent(HiveM
etaStore.java:375)
```

通常情况下，审计日志对我们定位实际错误信息并无太大帮助。但在遇到诸如下述类问题时，需要查看审计日志：

1. 如客户端发起请求，但是迟迟未得到响应。由于不确定到底是任务是卡在客户端还是服务端，可以通过审计日志查看。如果审计日志根本没有相关信息，那么说明卡死在客户端；如审计日志有相关打印，那么就需要去运行日志里看到底程序卡在哪一步了。

2. 查看指定时间段的任务请求个数。可通过审计日志查看在指定时间段到底有多少个请求。

## HiveServer 运行日志

简言之，HiveServer负责接收客户端请求（SQL语句），然后编译、执行（提交到YARN或运行local MR）、与MetaStore交互获取元数据信息等。HiveServer运行日志记录了一个SQL完整的执行过程。

通常情况下，当我们遇到SQL语句运行失败，我们首先要看的就是HiveServer运行日志。

## MetaStore 运行日志

通常情况下，当我们遇到查看HiveServer运行日志时，如遇到MetaException或者连接MetaStore失败，我们就需要去看MetaStore运行日志了。

## GC 日志查看

HiveServer和MetaStore均有GC日志，当我们遇到GC问题可以查看GC日志以快速定位是否是GC导致。如，当遇到HiveServer或MetaStore频繁重启就需要去看下对应的GC日志了。

## 16.9.2 Hive 启动失败问题的原因有哪些？

Hive启动失败最常见的原因是metastore实例无法连接上DBservice。可以查看metastore日志中具体的错误信息。目前总结连不上DBservice原因主要有：

### 可能原因 1

DBservice没有初始化好Hive的元数据库hivemeta。

### 处理步骤 1

**步骤1** 执行以下命令：

```
source /opt/Bigdata/MRS_XXX/install/dbservice/.dbservice_profile
```

```
gsql -h DBservice浮动IP -p 20051 -d hivemeta -U hive -W HiveUser@
```

**步骤2** 如果不能正确进入交互界面，说明数据库初始化失败。如果报如下错误说明在DBservice所在的节点的配置文件可能丢失了hivemeta的配置。

```
org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "192.168.0.146", database "HIVEMETA".
```

**步骤3** 编辑“/srv/BigData/dbdata\_service/data/pg\_hba.conf”，在文件最后面追加**host hivemeta hive 0.0.0.0/0 sha256**配置。

**步骤4** 执行**source /opt/Bigdata/MRS\_XXX/install/dbservice/.dbservice\_profile**命令配置环境变量。

**步骤5** 执行**gs\_ctl -D \$GAUSSDATA reload #**命令使修改后的配置生效。

----结束

## 可能原因 2

DBservice的浮动IP配置有误，导致metastore节点IP无法正确连接浮动IP，或者是在与该ip建立互信的时候失败导致metastore启动失败。

## 处理步骤 2

DBservice的浮动IP配置需要同网段内没有被使用过的ip，也就是在配置前ping不通的ip，请修改DBService浮动IP配置。

## 16.9.3 怎样在 Hive 提交任务的时候指定队列？

### 问题现象

怎样在Hive提交任务的时候指定队列？

### 处理步骤

**步骤1** 在执行语句前通过如下参数设置任务队列，例如，提交任务至队列QueueA。

```
set mapred.job.queue.name=QueueA;
select count(*) from rc;
```

#### 📖 说明

队列的名称区分大小写，如写成queueA，Queuea均无效；且该队列为叶子队列，不支持提交任务到非叶子队列。

**步骤2** 提交任务后，可在Yarn页面看到，如下任务已经提交到队列QueueA。

<b>User:</b>	<u>admin</u>
<b>Name:</b>	select count(*) from rc(Stage-1)
<b>Application Type:</b>	MAPREDUCE
<b>Application Tags:</b>	
<b>YarnApplicationState:</b>	FINISHED
<b>Queue:</b>	QueueA
<b>FinalStatus Reported by AM:</b>	SUCCEEDED
<b>Started:</b>	Thu Mar 03 09:01:58 +0800 2016
<b>Elapsed:</b>	1mins, 0sec
<b>Tracking URL:</b>	<u>History</u>
<b>Log Aggregation Status</b>	<u>Status</u>
<b>Diagnostics:</b>	

----结束

## 16.9.4 客户端怎么设置 Map/Reduce 内存？

### 问题现象

客户端怎么设置Map/Reduce内存？

### 处理步骤

Hive在执行SQL语句前，可以通过set命令来设置Map/Reduce相关客户端参数。

以下为与Map/Reduce内存相关的参数：

```
set mapreduce.map.memory.mb=4096; // 每个Map Task需要的内存量
set mapreduce.map.java.opts=-Xmx3276M; // 每个Map Task 的JVM最大使用内存
set mapreduce.reduce.memory.mb=4096; // 每个Reduce Task需要的内存量
set mapreduce.reduce.java.opts=-Xmx3276M; // 每个Reduce Task 的JVM最大使用内存
set mapred.child.java.opts=-Xms1024M -Xmx3584M; //此参数为全局参数，既对Map和Reduce统一设置
```

#### 📖 说明

参数设置只对当前session有效。

## 16.9.5 如何在导入表时指定输出的文件压缩格式

### 问题现象

如何在导入表时指定输出的文件压缩格式？

### 处理步骤

当前Hive支持以下几种压缩格式：

```
org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec
org.apache.hadoop.io.compress.Lz4Codec
org.apache.hadoop.io.compress.DeflateCodec
org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec
org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec
```

- 如需要全局设置，即对所有表都进行压缩，可以在Manager页面对Hive的服务配置参数进行如下全局配置：
  - hive.exec.compress.output设置为true
  - mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec设置为org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec

#### 📖 说明

hive.exec.compress.output参数必须设置为true，才能使下边的参数选项生效。

- 如需在session级设置，只需要在执行命令前增加如下设置即可：

```
set hive.exec.compress.output=true;
set mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec=org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec;
```

## 16.9.6 desc 描述表过长时，无法显示完整

### 问题现象

desc描述表过长时，如何让描述显示完整？

### 处理步骤

**步骤1** 启动Hive的beeline时，设置参数maxWidth=20000即可，例如：

```
[root@192-168-1-18 logs]# beeline --maxWidth=20000
scan complete in 3ms
Connecting to
.....
Beeline version 1.1.0 by Apache Hive
```

**步骤2** （可选）通过beeline -help命令查看关于客户端显示的设置。如下：

```
-u <database url> the JDBC URL to connect to
-n <username> the username to connect as
```

```
-p <password> the password to connect as
-d <driver class> the driver class to use
-i <init file> script file for initialization
-e <query> query that should be executed
-f <exec file> script file that should be executed
--hiveconf property=value Use value for given property
--color=[true/false] control whether color is used for display
--showHeader=[true/false] show column names in query results
--headerInterval=ROWS; the interval between which headers are displayed
--fastConnect=[true/false] skip building table/column list for tab-completion
--autoCommit=[true/false] enable/disable automatic transaction commit
--verbose=[true/false] show verbose error messages and debug info
--showWarnings=[true/false] display connection warnings
--showNestedErrs=[true/false] display nested errors
--numberFormat=[pattern] format numbers using DecimalFormat pattern
--force=[true/false] continue running script even after errors
--maxWidth=MAXWIDTH the maximum width of the terminal
--maxColumnWidth=MAXCOLWIDTH the maximum width to use when displaying columns
--silent=[true/false] be more silent
--autosave=[true/false] automatically save preferences
--outputformat=[table/vertical/csv2/tsv2/dsv/csv/tsv] format mode for result display
Note that csv, and tsv are deprecated - use csv2, tsv2 instead
--truncateTable=[true/false] truncate table column when it exceeds length
--delimiterForDSV=DELIMITER specify the delimiter for delimiter-separated values output format
(default: |)
--isolation=LEVEL set the transaction isolation level
--nullemptystring=[true/false] set to true to get historic behavior of printing null as empty string
--socketTimeOut=n socket connection timeout interval, in second. The default value is 300.
```

----结束

## 16.9.7 增加分区列后再 insert 数据显示为 NULL

### 问题现象

1. 执行如下命令创建表

```
create table test_table(
 col1 string,
 col2 string
)
PARTITIONED BY(p1 string)
STORED AS orc tblproperties('orc.compress'='SNAPPY');
```
2. 修改表结构，添加分区并插入数据

```
alter table test_table add partition(p1='a');
insert into test_table partition(p1='a') select col1,col2 from temp_table;
```
3. 修改表结构，添加列并插入数据

```
alter table test_table add columns(col3 string);
insert into test_table partition(p1='a') select col1,col2,col3 from temp_table;
```
4. 查询test\_table表数据，返回结果中列col3的值全为NULL

```
select * from test_table where p1='a'
```
5. 新添加表分区，并插入数据

```
alter table test_table add partition(p1='b');
insert into test_table partition(p1='b') select col1,col2,col3 from temp_table;
```
6. 查询test\_table表数据，返回结果中列col3有不值为NULL的值

```
select * from test_table where p1='b'
```

### 原因分析

在alter table时默认选项为RESTRICT，RESTRICT只会更改元数据，不会修改在此操作之前创建的partition的表结构，而只会修改在此之后创建的新的partition，所以查询时旧的partition中的值全为NULL。



## 处理步骤

add column时加入cascade关键字即可，例如：  
`alter table test_table add columns(col3 string) cascade;`

## 16.9.8 创建新用户，执行查询时报无权限

### 问题现象

创建了新用户，但是执行查询的时候报无权限的错。

```
Error: Error while compiling statement: FAILED: HiveAccessControlException Permission denied: Principal [name=hive, type=USER] does not have following privileges for operation QUERY [[SELECT] on Object [type=TABLE_OR_VIEW, name=default.t1]] (state=42000,code=40000)
```

### 原因分析

创建的新用户没有Hive组件的操作权限。

### 解决方案

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。选择“系统 > 权限 > 角色”。
- 步骤2** 单击“添加角色”，输入“角色名称”和“描述”。
- 步骤3** 设置角色“配置资源权限”，选择“Hive读写权限” Hive表的读写权限，此时显示列Hive中的所有数据库。
- 步骤4** 勾选角色需要的权限并单击“确定”完成角色创建。
- 步骤5** 在FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户”。
- 步骤6** 在已创建的新用户对应的“操作”列单击“修改”。
- 步骤7** 单击“用户组”右侧的“添加”，如需使用Hive服务，必须添加Hive组。
- 步骤8** 单击“角色”右侧的“添加”，勾选4中已创建的角色。
- 步骤9** 单击“确定”完成用户权限的配置。

----结束

## 16.9.9 执行 SQL 提交任务到指定队列报错

### 问题现象

执行SQL提交任务到Yarn报如下错误：

```
Failed to submit application_1475400939788_0033 to YARN :
org.apache.hadoop.security.AccessControlException: User newtest cannot submit applications to queue
root.QueueA
```

### 原因分析

当前登录的用户无YARN队列提交权限。

## 解决方案

用户无YARN队列提交权限，需要赋予YARN相应队列的提交权限。在Manager页面的“系统 > 权限 > 用户”中给用户绑定队列提交权限的角色。

## 16.9.10 执行 load data inpath 命令报错

### 问题现象

执行load data inpath报如下错误：

- 错误1：  
HiveAccessControlException Permission denied. Principal [name=user1, type=USER] does not have following privileges on Object [type=DFS\_URI, name=hdfs://hacluster/tmp/input/mapdata] for operation LOAD : [OBJECT OWNERSHIP]
- 错误2：  
HiveAccessControlException Permission denied. Principal [name=user1, type=USER] does not have following privileges on Object [type=DFS\_URI, name=hdfs://hacluster/tmp/input/mapdata] for operation LOAD : [INSERT, DELETE]
- 错误3：  
SemanticException [Error 10028]: Line 1:17 Path is not legal "file:///tmp/input/mapdata": Move from: file:/tmp/input/mapdata to: hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/tmp1 is not valid. Please check that values for params "default.fs.name" and "hive.metastore.warehouse.dir" do not conflict.

### 原因分析

当前登录的用户不具备操作此目录的权限或者文件目录格式不正确。

### 解决方案

Hive对load data inpath命令有如下权限要求，请对照下述要求是否满足：

- 文件的owner需要为执行命令的用户。
- 当前用户需要对该文件有读、写权限。
- 当前用户需要对该文件的目录有执行权限。
- 由于load操作会将该文件移动到表对应的目录中，所以要求当前用户需要对表的对应目录有写权限。
- 要求文件的格式与表指定的存储格式相同。如创建表时指定stored as rcfile，但是文件格式为txt，则不符合要求。
- 文件必须是HDFS上的文件，不可以用file://的形式指定本地文件系统上的文件。
- 文件名不能以下横线（\_）或点（.）开头，以这些开头的文件会被忽略。

如下所示，如果用户test\_hive load数据，正确的权限如下：

```
[root@192-168-1-18 duan]# hdfs dfs -ls /tmp/input2
16/03/21 14:45:07 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Found 1 items
-rw-r--r-- 3 test_hive hive 6 2016-03-21 14:44 /tmp/input2/input.txt
```

## 16.9.11 执行 load data local inpath 命令报错

### 问题现象

执行load data local inpath报如下错误：

- 错误1:  
HiveAccessControlException Permission denied. Principal [name=user1, type=USER] does not have following privileges on Object [type=LOCAL\_URI, name=file:/tmp/input/mapdata] for operation LOAD : [SELECT, INSERT, DELETE]
- 错误2:  
HiveAccessControlException Permission denied. Principal [name=user1, type=USER] does not have following privileges on Object [type=LOCAL\_URI, name=file:/tmp/input/mapdata] for operation LOAD : [OBJECT OWNERSHIP]
- 错误3:  
SemanticException Line 1:23 Invalid path "/tmp/input/mapdata": No files matching path file:/tmp/input/mapdata

## 原因分析

当前登录的用户不具备操作此目录的权限或者在HiveServer所在节点上没有此目录。

## 解决方案

### 📖 说明

通常不建议使用本地文件加载数据到hive表。建议先将本地文件放入HDFS，然后从集群中加载数据。

Hive对load data local inpath命令有如下权限要求，请对照下述要求是否满足：

- 由于所有的命令都是发送到主HiveServer上去执行的，所以要求此文件在HiveServer节点上。
- HiveServer进程是以操作系统上的omm用户启动的，所以要求omm用户对此文件有读权限，对此文件的目录有读、执行权限。
- 文件的owner需要为执行命令的用户。
- 当前用户需要对该文件有读、写权限。
- 要求文件的格式与表指定的存储格式相同。如创建表时指定stored as rcfile，但是文件格式为txt，则不符合要求。
- 文件名不能以下横线（\_）或点（.）开头，以这些开头的文件会被忽略。

## 16.9.12 执行 create external table 报错

### 问题现象

执行命令：create external table xx(xx int) stored as textfile location '/tmp/aaa/aaa'，报以下错误：

```
Permission denied. Principal [name=fantasy, type=USER] does not have following privileges on Object [type=DFS_URI, name=/tmp/aaa/aaa] for operation CREATETABLE : [SELECT, INSERT, DELETE, OBJECT OWNERSHIP] (state=42000,code=40000)
```

### 原因分析

当前登录的用户不具备该目录或者其父目录的读写权限。创建外部表时，会判断当前用户对指定的目录以及该目录下其它目录和文件是否有读写权限，如果该目录不存在，会去判断其父目录，依次类推。如果一直不满足就会报权限不足。而不是报指定的目录不存在。

## 解决方案

请确认当前用户为路径“/tmp/aaa/aaa”的owner有读写权限，如果该路径不存在，确认对其父路径有读写权限。

### 16.9.13 在 beeline 客户端执行 dfs -put 命令报错

#### 问题现象

执行命令：

```
dfs -put /opt/kv1.txt /tmp/kv1.txt
```

报以下错误：

```
Permission denied. Principal [name=admin, type=USER] does not have following privileges
onObject[type=COMMAND_PARAMS,name=[-put, /opt/kv1.txt, /tmp/kv1.txt]] for operation DFS : [ADMIN
PRIVILEGE] (state=,code=1)
```

#### 原因分析

当前登录的用户不具备操作此命令的权限。

#### 解决方案

如果登录的当前用户具有admin角色，请用set role admin来切换成admin角色操作。如果不具备admin角色，在Manager页面中给用户绑定对应角色的权限。

### 16.9.14 执行 set role admin 报无权限

#### 问题现象

执行命令：

```
set role admin
```

报下述错误：

```
0: jdbc:hive2://192.168.42.26:21066/> set role admin;
Error: Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 1 from
org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask. dmp_B doesn't belong to role admin (state=08S01,code=1)
```

#### 原因分析

当前登录的用户不具有Hive的admin角色的权限。

#### 解决方案

**步骤1** 登录Manager。

选择“集群 > 服务 > Hive”，在服务“概览”页面右上角单击“更多”，查看“启用Ranger鉴权”是否置灰。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Ranger”，单击“基本信息”区域中的“RangerAdmin”，进入Ranger WebUI界面。
- 步骤3** 单击右上角用户名后，选择“Log Out”，退出当前用户后使用rangeradmin用户登录。
- 步骤4** 在首页中单击“Settings”，选择“Roles”。
- 步骤5** 单击“Role Name”为“admin”的角色，在“Users”区域，单击“Select User”，选择指定用户名。
- 步骤6** 点击Add Users按钮，在对应用户名所在行勾选“Is Role Admin”，单击“Save”保存配置，操作结束。
- 步骤7** 选择“系统 > 权限 > 角色”，添加一个拥有Hive管理员权限的角色。
- 步骤8** 在FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户”。
- 步骤9** 在指定用户对应的“操作”列单击“修改”。
- 步骤10** 为用户绑定拥有Hive管理员权限的角色，并单击“确定”完成权限添加。

----结束

## 16.9.15 通过 beeline 创建 UDF 时候报错

### 问题现象

执行命令：

```
create function fn_test3 as 'test.MyUDF' using jar 'hdfs:///tmp/udf2/MyUDF.jar'
```

报以下错误：

```
Error: Error while compiling statement: FAILED: HiveAccessControlException Permission denied: Principal [name=admin, type=USER] does not have following privileges for operation CREATEFUNCTION [[ADMIN PRIVILEGE] on Object [type=DATABASE, name=default], [ADMIN PRIVILEGE] on Object [type=FUNCTION, name=default.fn_test3]] (state=42000,code=40000)
```

### 原因分析

Hive中创建永久函数需要特殊的role admin。

### 解决方案

在执行语句前执行set role admin命令即可解决。

## 16.9.16 Hive 服务健康状态和 Hive 实例健康状态的区别

### 问题现象

Hive服务健康状态和Hive实例健康状态的区别是什么？

### 解决方案

Hive服务的健康状态（也就是在services界面看到的健康状态）有Good，Bad，Partially Healthy，Unknown四种状态，四种状态除了取决于Hive本身服务的可用性

( 会用简单的sql来检测Hive服务的可用性 ) ， 还取决于Hive服务所依赖的其他组件的服务状态。

Hive实例分为Hiveserver和Metastore两种，健康状态有Good，Concerning，Unknown三种状态，这三种状态是通过jmx通信来判定，与实例通信正常时为Good，通信异常时为Concerning，无法通信时为Unknown。

## 16.9.17 Hive 中的告警有哪些以及触发的场景

### Hive 中的告警

告警ID	告警级别	可自动清除	告警名称	告警类型
16000	Minor	TRUE	Percentage of Sessions Connected to the HiveServer to Maximum Number Allowed Exceeds the Threshold	故障告警
16001	Minor	TRUE	Hive Warehouse Space Usage Exceeds the Threshold	故障告警
16002	Minor	TRUE	The Successful Hive SQL Operations Lower than The Threshold	故障告警
16004	Critical	TRUE	Hive Service Unavailable	故障告警

#### 告警触发场景

- 16000：当连接HiveServer的session数占允许连接总数的比率超过设定的阈值的时候触发告警。如连接的session数为9，总连接数为12，设定的阈值为70%， $9/12 > 70\%$ 便触发告警。
- 16001：当Hive使用的HDFS容量占分配给Hive的HDFS总容量的比率超过设定的阈值时触发告警。如分配给Hive的是500G，Hive已经使用400G，设定的阈值时75%， $400/500 > 75\%$ 便触发告警。
- 16002：当执行SQL的成功率低于设定的阈值时变触发告警。如你执行了4条失败了2条，设定的阈值为60%，成功率 $2/4 < 60\%$ 便触发告警。
- 16004：Hive服务的健康状态变为Bad时触发告警。

### 📖 说明

- FusionInsight Manager界面操作：告警的阈值和告警的级别以及触发告警的时间段可以在FusionInsight Manager界面的“运维 > 告警 > 阈值设置”中设定。
- Hive运行相关的指标可以在Hive监控界面查看。

## 16.9.18 Shell 客户端连接提示"authentication failed"

### 问题现象

安全集群中，HiveServer服务正常的情况下，Shell客户端中执行beeline命令失败，界面提示“authentication failed”，如下：

```
Debug is true storeKey false useTicketCache true useKeyTab false doNotPrompt false ticketCache is null
isInitiator true KeyTab is null refreshKrb5Config is false principal is null tryFirstPass is false useFirstPass is
false storePass is false clearPass is false
Acquire TGT from Cache
Credentials are no longer valid
Principal is null
null credentials from Ticket Cache
[Krb5LoginModule] authentication failed
No password provided
```

### 可能原因

- 客户端用户没有进行安全认证
- kerberos认证超期

### 解决方案

**步骤1** 登录Hive客户端所在节点。

**步骤2** 执行source 集群客户端安装目录/bigdata\_env命令。

可通过klist命令查看本地是否有有效票据，如下信息表明票据在16年12月24日14:11:42生效，将在16年12月25日14:11:40失效。在此期间可以使用该票据，其他时间则该票据无效。

```
klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: xxx@HADOOP.COM
Valid starting Expires Service principal
12/24/16 14:11:42 12/25/16 14:11:40 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM
```

**步骤3** 执行kinit *username*进行认证，然后再使用客户端。

----结束

## 16.9.19 客户端提示访问 ZooKeeper 失败

### 问题现象

安全集群中，HiveServer服务正常的情况下，通过jdbc接口连接HiveServer执行sql时报出ZooKeeper认证异常"The ZooKeeper client is AuthFailed"，如下：

```
14/05/19 10:52:00 WARN utils.HAClientUtilDummyWatcher: The ZooKeeper client is AuthFailed
14/05/19 10:52:00 INFO utils.HiveHAClientUtil: Exception thrown while reading data from znode.The
possible reason may be connectionless. This is recoverable. Retrying..
14/05/19 10:52:16 WARN utils.HAClientUtilDummyWatcher: The ZooKeeper client is AuthFailed
```

```
14/05/19 10:52:32 WARN utils.HAClientUtilDummyWatcher: The ZooKeeper client is AuthFailed
14/05/19 10:52:32 ERROR st.BasicTestCase: Exception: Could not establish connection to active hiveserver
java.sql.SQLException: Could not establish connection to active hiveserver
```

或者报出无法读取"Hiveserver2 configs from ZooKeeper", 如下:

```
Exception in thread "main" java.sql.SQLException: org.apache.hive.jdbc.ZooKeeperHiveClientException:
Unable to read HiveServer2 configs from ZooKeeper
at org.apache.hive.jdbc.HiveConnection.<init>(HiveConnection.java:144)
at org.apache.hive.jdbc.HiveDriver.connect(HiveDriver.java:105)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:247)
at JDBCExample.main(JDBCExample.java:82)
Caused by: org.apache.hive.jdbc.ZooKeeperHiveClientException: Unable to read HiveServer2 configs from
ZooKeeper
at
org.apache.hive.jdbc.ZooKeeperHiveClientHelper.configureConnParams(ZooKeeperHiveClientHelper.java:100)
at org.apache.hive.jdbc.Utils.configureConnParams(Utils.java:509)
at org.apache.hive.jdbc.Utils.parseURL(Utils.java:429)
at org.apache.hive.jdbc.HiveConnection.<init>(HiveConnection.java:142)
... 4 more
Caused by: org.apache.zookeeper.KeeperException$ConnectionLossException: KeeperErrorCode =
ConnectionLoss for /hiveserver2
at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:99)
at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:51)
at org.apache.zookeeper.ZooKeeper.getChildren(ZooKeeper.java:2374)
at org.apache.curator.framework.imps.GetChildrenBuilderImpl$3.call(GetChildrenBuilderImpl.java:214)
at org.apache.curator.framework.imps.GetChildrenBuilderImpl$3.call(GetChildrenBuilderImpl.java:203)
at org.apache.curator.RetryLo, op.callWithRetry(RetryLoop.java:107)
at
org.apache.curator.framework.imps.GetChildrenBuilderImpl.pathInForeground(GetChildrenBuilderImpl.java:2
00)
at org.apache.curator.framework.imps.GetChildrenBuilderImpl.forPath(GetChildrenBuilderImpl.java:191)
at org.apache.curator.framework.imps.GetChildrenBuilderImpl.forPath(GetChildrenBuilderImpl.java:38)
```

## 可能原因

- 客户端连接HiveServer时, HiveServer的地址是从ZooKeeper中自动获取, 当ZooKeeper连接认证异常时, 无法从ZooKeeper中获取正确的HiveServer地址。
- 在连接zookeeper认证时, 需要客户端传入krb5.conf, principal, keytab等相关信息。认证失败有如下几种:
  - user.keytab路径写错。
  - user.principal写错。
  - 集群做过切换域名操作但客户端拼接url时使用旧的principal。
  - 有防火墙相关设置, 导致客户端本身无法通过kerberos认证, Kerberos需要开放的端口有21730(TCP)、21731(TCP/UDP)、21732(TCP/UDP)。

## 解决方案

**步骤1** 确保用户可以正常读取客户端节点相关路径下的user.keytab文件。

**步骤2** 确保用户的user.principal与指定的keytab文件对应。

可通过`klist -kt keytabpath/user.keytab`查看。

**步骤3** 如果集群有做过切换域名操作, 需要保证url中使用的principal字段是新域名。

如默认为hive/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM, 当集群有切换域名的操作时, 该字段需要进行相关修改。如域名为abc.com时, 则此处应填写hive/hadoop.abc.com@ABC.COM。



**步骤4** 确保可以正常的认证连接HiveServer。

在客户端执行以下命令

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

```
kinit username
```

然后再使用客户端执行**beeline**，确保可以正常运行。

----结束

## 16.9.20 使用 udf 函数提示"Invalid function"

### 问题现象

在 Hive客户端中使用Spark创建UDF函数时，报出"ERROR 10011","invalid function"的异常，如下：

```
Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException [Error 10011]: Line 1:7 Invalid function 'test_udf' (state=42000,code=10011)
```

在多个HiveServer之间使用UDF也存在上述问题。例如，在HiveServer1中使用HiveServer2创建的UDF，如果不及时同步元数据信息，连接HiveServer1的客户端也会提示上述错误信息。

### 可能原因

多个HiveServer之间或者Hive与Spark之间共用的元数据未同步，导致不同HiveServer实例内存数据不一致，造成UDF不生效。

### 解决方案

需要将新建的UDF信息同步到HiveServer中，执行reload function操作即可。

## 16.9.21 Hive 服务状态为 Unknown 总结

### 可能原因

Hive服务停止。

### 解决方案

重启Hive服务。

## 16.9.22 Hiveserver 或者 Metastore 实例的健康状态为 unknown

### 问题现象

hiveserver或者metastore实例的健康状态为unknown。

### 可能原因

hiveserver或者metastore实例被停止。

## 解决方案

重启hiveserver或者metastore实例。

## 16.9.23 Hiveserver 或者 Metastore 实例的健康状态为 Concerning

### 问题现象

Hiveserver或者Metastore实例的健康状态为Concerning。

### 可能原因

hiveserver或者metastore实例在启动的时候发生异常，无法正常启动。如，当修改MetaStore/HiveServer GC参数时，可通过查看对应进程的启动日志，如hiveserver.out(hadoop-omm-jar-192-168-1-18.out)文件排查。如下异常：

```
Error: Could not find or load main class Xmx2048M
```

说明java虚拟机启动时，将Xmx2048M 作为java进程的启动参数而不是JVM的启动参数了，如下将符号 ‘-’ 误删掉。

```
METASTORE_GC_OPTS=Xms1024M Xmx2048M -DIgnoreReplayReqDetect
-XX\:CMSFullGCsBeforeCompaction\=1 -XX\:+UseConcMarkSweepGC
-XX\:+CMSParallelRemarkEnabled -XX\:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX\:+ExplicitGCInvokesConcurrent -server -XX\:MetaspaceSize\=128M
-XX\:MaxMetaspaceSize\=256M
```

### 解决方案

因此遇到此类异常应该检查最近的变更项，以确认是否配置有误。

```
METASTORE_GC_OPTS=Xms1024M -Xmx2048M -DIgnoreReplayReqDetect
-XX\:CMSFullGCsBeforeCompaction\=1 -XX\:+UseConcMarkSweepGC
-XX\:+CMSParallelRemarkEnabled -XX\:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX\:+ExplicitGCInvokesConcurrent -server -XX\:MetaspaceSize\=128M
-XX\:MaxMetaspaceSize\=256M
```

## 16.9.24 TEXTFILE 类型文件使用 ARC4 压缩时 select 结果乱码

### 问题现象

Hive查询结果表做压缩存储（ARC4），对结果表做select \* 查询时返回结果为乱码。

### 可能原因

Hive默认压缩格式不是ARC4格式或者未开启输出压缩。

### 解决方案

**步骤1** 在select结果乱码时，在beeline中进行如下设置。

```
set
mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec=org.apache.hadoop.io.en
ryption.arc4.ARC4BlockCodec;

set hive.exec.compress.output=true;
```

步骤2 使用块解压的方式先将表导入一个新表中。

```
insert overwrite table tbl_result select * from tbl_source;
```

步骤3 再进行查询。

```
select * from tbl_result;
```

----结束

## 16.9.25 hive 任务运行过程中失败，重试成功

### 问题现象

当hive任务在正常运行时失败，在客户端报出错误，类似的错误打印：

```
Error:Invalid OperationHandler:OperationHander [opType=EXECUTE_STATEMENT,getHandleIdentifier()=XXX] (state=,code=0)
```

而此任务提交到yarn上的mapreduce任务运行成功。

```
0: jdbc:hive2://189.120.204.104:21066/> select count(*) from test1;
INFO : Number of reduce tasks determined at compile time: 1
INFO : In order to change the average load for a reducer (in bytes):
INFO : set hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=<number>
INFO : In order to limit the maximum number of reducers:
INFO : set hive.exec.reducers.max=<number>
INFO : In order to set a constant number of reducers:
INFO : set mapreduce.job.reduces=<number>
INFO : number of splits:1
INFO : Submitting tokens for job: job_1484563934624_0003
INFO : Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 7 for admin)
INFO : Kind: HIVE_DELEGATION_TOKEN, Service: HiveServer2ImpersonationToken, Ident: 00 05 61 64 6d 69 6e 05 61 64 6d 69 6e 21 68 69 76 65 2f 68 61 64 6f 6f 70 2e 68
85 ce e4 8a 01 59 ce 92 52 e4 8e 07 d8 0c
INFO : The url to track the job: https://189-120-204-104:26001/proxy/application_1484563934624_0003/
INFO : Starting Job = job_1484563934624_0003, Tracking URL = https://189-120-204-104:26001/proxy/application_1484563934624_0003/
INFO : Kill Command = /opt/huawei/Bigdata/FusionInsight-Hive-1.1.0/hadoop/bin/hadoop job -kill job_1484563934624_0003
INFO : Hadoop job information for Stage-1: number of mappers: 1; number of reducers: 1
INFO : 2017-01-17 11:46:12,579 Stage-1 map = 0%, reduce = 0%
INFO : 2017-01-17 11:46:13,243 Stage-1 map = 100%, reduce = 0%, Cumulative CPU 2.32 sec
Error: Invalid OperationHandler: OperationHandle [opType=EXECUTE_STATEMENT, getHandleIdentifier()=386323de-dfla-4299-826e-96368d4baf80] (state=,code=0)
0: jdbc:hive2://189.120.204.215:21066/>
```

### 原因分析

出错的集群有两个hiveserver实例，首先查看其中一个hiveserver日志发现里面的报错与客户端中的错误一样均是Error:Invalid OperationHandler，查看另一个hiveserver发现在出错的时间段此实例有如下类似START\_UP的打印，说明那段时间进程被停止过，后来又启动成功，提交的任务本来连接的是重启过的hiveserver实例，当这个实例被停止后，任务进程连接到另一个健康的hiveserver上导致报错。

```
2017-02-15 14:40:11,309 | INFO | main | STARTUP_MSG:
```

```
/******
STARTUP_MSG: Starting HiveServer2
STARTUP_MSG: host = XXX-120-85-154/XXX.120.85.154
STARTUP_MSG: args = []
STARTUP_MSG: version = 1.3.0
```

### 解决办法

重新提交一次任务即可，保证在任务执行期间不手动重启hiveserver进程。

## 16.9.26 执行 select 语句报错

### 问题现象

执行语句select count(\*) from XXX;时客户端报错：Error:Error while processing statement :FAILED:Execution Error;return code 2 from ...

这个报错return code2说明是在执行mapreduce任务期间报错导致任务失败。

```
0: jdbc:hive2://134.160.37.21:21066/> select count(*) from src.gn_data_info_gz where day_id='18' and timenap='10';
INFO : Number of reduce tasks determined at compile time: 1
INFO : In order to change the average load for a reducer (in bytes):
INFO : set hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=<number>
INFO : In order to limit the maximum number of reducers:
INFO : set hive.exec.reducers.max=<number>
INFO : In order to set a constant number of reducers:
INFO : set mapreduce.job.reduces=<number>
INFO : number of splits:496
INFO : Submitting tokens for job: job_1482323187492_57815
INFO : Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 1083948 for boncusermm)
INFO : Kind: HIVE_DELEGATION_TOKEN, Service: HiveServer2ImpersonationToken, Ident: 00 0a 62 6f 6e 63 75 73 65 72 6d 6d 0a 62 6f 6e 63 75 73 65 72 6d 6d 21 68 65
74 55 8a 01 59 44 b5 f8 55 8d 02 59 ea 8e 03 65
INFO : The url to track the job: https://hmcnc3:26901/proxy/application_1482323187492_57815/
INFO : Starting Job = job_1482323187492_57815, Tracking URL = https://hmcnc3:26901/proxy/application_1482323187492_57815/
INFO : Kill Command = /opt/huawei/BigData/FusionInsight_V100R002C60U10/FusionInsight-Hive-1.3.0/hive-1.3.0/bin/..././hadoop/bin/hadoop job -kill job_1482323187492_57815
INFO : Hadoop job information for Stage:1: number of mappers: 496; number of reducers: 1
INFO : 2017-01-18 16:21:00,906 Stage-1 map = 0%, reduce = 0%, Cumulative CPU 50.53 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:18,357 Stage-1 map = 1%, reduce = 0%, Cumulative CPU 416.29 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:32,826 Stage-1 map = 2%, reduce = 0%, Cumulative CPU 1421.09 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:35,035 Stage-1 map = 5%, reduce = 0%, Cumulative CPU 1421.09 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:36,331 Stage-1 map = 7%, reduce = 0%, Cumulative CPU 2159.35 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:37,810 Stage-1 map = 9%, reduce = 0%, Cumulative CPU 2548.77 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:39,126 Stage-1 map = 15%, reduce = 0%, Cumulative CPU 3264.95 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:40,599 Stage-1 map = 20%, reduce = 0%, Cumulative CPU 3621.79 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:41,710 Stage-1 map = 26%, reduce = 0%, Cumulative CPU 3913.79 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:42,090 Stage-1 map = 32%, reduce = 0%, Cumulative CPU 4202.18 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:44,037 Stage-1 map = 41%, reduce = 0%, Cumulative CPU 4595.63 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:45,119 Stage-1 map = 49%, reduce = 0%, Cumulative CPU 4822.15 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:46,213 Stage-1 map = 57%, reduce = 0%, Cumulative CPU 5107.44 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:47,309 Stage-1 map = 68%, reduce = 0%, Cumulative CPU 5495.71 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:48,407 Stage-1 map = 76%, reduce = 0%, Cumulative CPU 5611.75 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:49,483 Stage-1 map = 85%, reduce = 0%, Cumulative CPU 5804.64 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:50,565 Stage-1 map = 92%, reduce = 0%, Cumulative CPU 5958.81 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:51,641 Stage-1 map = 96%, reduce = 0%, Cumulative CPU 6041.06 sec
INFO : 2017-01-18 16:21:52,744 Stage-1 map = 98%, reduce = 0%, Cumulative CPU 6073.82 sec
INFO : 2017-01-18 16:22:00,352 Stage-1 map = 100%, reduce = 100%, Cumulative CPU 6078.4 sec
INFO : MapReduce Total cumulative CPU time: 0 days 1 hours 41 minutes 18 seconds 400 msec
ERROR : Ended Job = job_1482323187492_57815 with errors
ERROR : Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 2 from org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapRedTask (state=08501,code=2)
0: jdbc:hive2://134.160.37.21:21066/>
```

## 原因分析

1. 进入yarn原生页面查看mapreduce任务的日志看到报错是无法识别到压缩方式导致错误，看文件后缀是gzip压缩，堆栈却报出是zlib方式。

```
2017-01-18 16:22:07,566 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Operators: 4 Close done
2017-01-18 16:22:07,572 WARN [main] org.apache.hadoop.mapred.YarnChild: Exception running child : java.io.IOException: java.io.IOException: unknown compression method
at org.apache.hadoop.hive.io.HiveIOExceptionHandlerChain.handleRecordReaderNextException(HiveIOExceptionHandlerChain.java:121)
at org.apache.hadoop.hive.io.HiveIOExceptionHandlerUtil.handleRecordReaderNextException(HiveIOExceptionHandlerUtil.java:77)
at org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveContextAwareRecordReader.doNext(HiveContextAwareRecordReader.java:355)
at org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveRecordReader.doNext(HiveRecordReader.java:79)
at org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveRecordReader.doNext(HiveRecordReader.java:33)
at org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveContextAwareRecordReader.next(HiveContextAwareRecordReader.java:116)
at org.apache.hadoop.mapred.MapTask$TrackedRecordReader.moveToNext(MapTask.java:109)
at org.apache.hadoop.mapred.MapTask$TrackedRecordReader.next(MapTask.java:185)
at org.apache.hadoop.mapred.MapRunner.run(MapRunner.java:52)
at org.apache.hadoop.mapred.MapTask.runOldMapper(MapTask.java:453)
at org.apache.hadoop.mapred.MapTask.run(MapTask.java:343)
at org.apache.hadoop.mapred.YarnChild$2.run(YarnChild.java:180)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1726)
at org.apache.hadoop.mapred.YarnChild.main(YarnChild.java:174)
Caused by: java.io.IOException: unknown compression method
at org.apache.hadoop.io.compress.zlib.ZlibDecompressor.inflateBytesDirect(Native Method)
at org.apache.hadoop.io.compress.zlib.ZlibDecompressor.decompress(ZlibDecompressor.java:225)
at org.apache.hadoop.io.compress.DecompressorStream.decompress(DecompressorStream.java:91)
at org.apache.hadoop.io.compress.DecompressorStream.read(DecompressorStream.java:85)
at java.io.InputStream.read(InputStream.java:101)
at org.apache.hadoop.util.LineReader.fillBuffer(LineReader.java:180)
at org.apache.hadoop.util.LineReader.readDefaultLine(LineReader.java:216)
at org.apache.hadoop.util.LineReader.readLine(LineReader.java:174)
at org.apache.hadoop.mapred.LineRecordReader.next(LineRecordReader.java:248)
at org.apache.hadoop.mapred.LineRecordReader.next(LineRecordReader.java:48)
at org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveContextAwareRecordReader.doNext(HiveContextAwareRecordReader.java:350)
... 13 more

2017-01-18 16:22:07,576 INFO [main] org.apache.hadoop.mapred.Task: Running cleanup for the task
```

2. 因此怀疑此语句查询的表对应的HDFS上的文件有问题，map日志中打印出了解析的对应的文件名，将其从HDFS上下载到本地，看到是gz结尾的文件，使用tar命令解压报错，格式不正确无法解压。使用file命令查看文件属性发现此文件来自于FAT系统的压缩而非unix。

```
[root@hnode01 ~]# ls -l *.txt.gz
-rw-r--r-- 1 root root 101968463 Jan 18 20:13 201701180959589200740101.txt.gz
-rw-r--r-- 1 root root 9048283 Jan 18 19:55 20170118104000000740020.txt.gz
[root@hnode01 ~]# file 201701180959589200740101.txt.gz
201701180959589200740101.txt.gz: gzip compressed data, was "201701180959589200740101.txt", from Unix, last modified: wed Jan 18 09:59:52 2017
[root@hnode01 ~]# file 20170118104000000740020.txt.gz
20170118104000000740020.txt.gz: gzip compressed data, from FAT filesystem (MS-DOS, OS/2, NT)
[root@hnode01 ~]# tar -zxvf 20170118104000000740020.txt.gz
tar: This does not look like a tar archive
tar: Skipping to next header

gzip: stdin: decompression OK, trailing garbage ignored
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
[root@hnode01 ~]#
```

## 解决办法

将格式不正确的文件移除hdfs目录或者替换为正确的格式的文件。

## 16.9.27 drop partition 操作，有大量分区时操作失败

### 问题背景与现象

执行drop partitions 操作，执行异常：

```
MetaStoreClient lost connection. Attempting to reconnect. |
org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingMetaStoreClient.invoke(RetryingMetaStoreClient.java:187)
org.apache.thrift.transport.TTransportException
at org.apache.thrift.transport.TIOStreamTransport.read(TIOStreamTransport.java:132)
at org.apache.thrift.transport.TTransport.xxx(TTransport.java:86)
at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport.readLength(TSaslTransport.java:376)
at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport.readFrame(TSaslTransport.java:453)
at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport.read(TSaslTransport.java:435)
...
```

查看对应metaStore日志，有StackOverFlow异常

```
2017-04-22 01:00:58,834 | ERROR | pool-6-thread-208 | java.lang.StackOverflowError
at org.datanucleus.store.rdbms.sql.SQLText.toSQL(SQLText.java:330)
at org.datanucleus.store.rdbms.sql.SQLText.toSQL(SQLText.java:339)
at org.datanucleus.store.rdbms.sql.SQLText.toSQL(SQLText.java:339)
at org.datanucleus.store.rdbms.sql.SQLText.toSQL(SQLText.java:339)
at org.datanucleus.store.rdbms.sql.SQLText.toSQL(SQLText.java:339)
```

### 原因分析

drop partition的处理逻辑是将找到所有满足条件的分区，将其拼接起来，最后统一删除。由于分区数过多，拼删元数据堆栈较深，出现StackOverFlow异常。

### 解决办法

分批次删除分区。

## 16.9.28 localtask 启动失败

### 问题背景与现象

1. 执行join等操作，数据量较小时，会启动localtask执行，执行过程会报错：

```
jdbc:hive2://10.*.*:21066/> select a.name ,b.sex from student a join student1 b on (a.name = b.name);
ERROR : Execution failed with exit status: 1
ERROR : Obtaining error information
ERROR :
Task failed!
Task ID:
 Stage-4
...
Error: Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 1 from
org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapredLocalTask (state=08S01,code=1)
...
```
2. 查看对应hiveserver日志，发现是启动localtask失败

```
2018-04-25 16:37:19,296 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 | Execution failed with
exit status: 1 | org.apache.hadoop.hive ql.session.SessionState
$LogHelper.printError(SessionState.java:1016)
2018-04-25 16:37:19,296 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 | Obtaining error
information | org.apache.hadoop.hive ql.session.SessionState
$LogHelper.printError(SessionState.java:1016)
2018-04-25 16:37:19,297 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 |
Task failed!
Task ID:
 Stage-4
Logs:
```

```
| org.apache.hadoop.hive ql.session.SessionState$LogHelper.printError(SessionState.java:1016)
2018-04-25 16:37:19,297 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 | /var/log/Bigdata/hive/
hiveserver/hive.log | org.apache.hadoop.hive ql.session.SessionState
$LogHelper.printError(SessionState.java:1016)
2018-04-25 16:37:19,297 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 | Execution failed with
exit status: 1 |
org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapredLocalTask.executeInChildVM(MapredLocalTask.java:342)
2018-04-25 16:37:19,309 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-79 | FAILED: Execution
Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapredLocalTask |
org.apache.hadoop.hive ql.session.SessionState$LogHelper.printError(SessionState.java:1016)
...
2018-04-25 16:37:36,438 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool: Thread-88 | Error running hive
query: | org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation$1$1.run(SQLOperation.java:248)
org.apache.hive.service.cli.HiveSQLException: Error while processing statement: FAILED: Execution
Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapredLocalTask
 at org.apache.hive.service.cli.operation.Operation.toSQLException(Operation.java:339)
 at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation.runQuery(SQLOperation.java:169)
 at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation.access$200(SQLOperation.java:75)
 at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation$1$1.run(SQLOperation.java:245)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1710)
 at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation$1.run(SQLOperation.java:258)
 at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
 at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

3. 查看对应hiveserver日志目录(/var/log/Bigdata/hive/hiveserver)下，  
hs\_err\_pid\_\*\*\*\*.log，发现有内存不够的错误

```
There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
Native memory allocation (mmap) failed to map 20776943616 bytes for committing reserved
memory.
...
```

## 原因分析

Hive在执行join操作，数据量小时会生成MapJoin，执行MapJoin时会生成localtask任务，localtask启动的jvm内存继承了父进程的内存。

当有多个join执行的时候，启动多个localtask，如果机器内存不够，就会导致启动localtask失败。

## 解决办法

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 搜索“hive.auto.convert.join”参数并修改hive的配置hive.auto.convert.join为false，保存配置并重启服务。

该参数修改后会对业务性能有一定影响。继续执行后续步骤可不影响业务性能。

**步骤3** 搜索“HIVE\_GC\_OPTS”参数并修改hive的HIVE\_GC\_OPTS，把Xms调小，具体要根据业务评估，最小设置为Xmx的一半，修改完后保存配置并重启服务。

----结束

## 16.9.29 WebHCat 启动失败

### 问题背景与现象

用户修改hostname导致WebHCat启动失败。

查看对应节点WebHCat启动日志（ /var/log/Bigdata/hive/webhcat/hive.log ），发现报如下错误：

```
org.apache.hadoop.security.authentication.client.AuthenticationException: GSSException: No valid credentials provided (Mechanism level: Server not found in Kerberos database (7))
 at org.apache.hadoop.hive.cm.utils.WebHCatAuthenticator.doSpnegoSequence(WebHCatAuthenticator.java:202)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.utils.WebHCatAuthenticator.authenticate(WebHCatAuthenticator.java:149)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.monitor.WebHCatHealthChecker.renewToken(WebHCatHealthChecker.java:186)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.monitor.WebHCatHealthChecker.checkWebHCat(WebHCatHealthChecker.java:119)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.monitor.WebHCatHealthChecker.run(WebHCatHealthChecker.java:168)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: GSSException: No valid credentials provided (Mechanism level: Server not found in Kerberos database (7)) - UNKNOWN_SERVER
 at sun.security.jgss.krb5.Krb5Context.initSecContext(Krb5Context.java:779)
 at sun.security.jgss.GSSContextImpl.initSecContext(GSSContextImpl.java:248)
 at sun.security.jgss.GSSContextImpl.initSecContext(GSSContextImpl.java:179)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.utils.WebHCatAuthenticator$1.run(WebHCatAuthenticator.java:277)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.utils.WebHCatAuthenticator$1.run(WebHCatAuthenticator.java:253)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
 at org.apache.hadoop.hive.cm.utils.WebHCatAuthenticator.doSpnegoSequence(WebHCatAuthenticator.java:253)
 ... 5 more
Caused by: KrbException: Server not found in Kerberos database (7) - UNKNOWN_SERVER
 at sun.security.krb5.KrbTgsRep.<init>(KrbTgsRep.java:73)
 at sun.security.krb5.KrbTgsReq.getReply(KrbTgsReq.java:251)
 at sun.security.krb5.KrbTgsReq.sendAndGetCreds(KrbTgsReq.java:262)
 at sun.security.krb5.internal.CredentialsUtil.acquireServiceCreds(CredentialsUtil.java:308)
 at sun.security.krb5.internal.CredentialsUtil.acquireServiceCreds(CredentialsUtil.java:126)
 at sun.security.krb5.internal.AcquireServiceCreds(Credentials.java:458)
 at sun.security.jgss.krb5.Krb5Context.initSecContext(Krb5Context.java:693)
 ... 12 more
Caused by: KrbException: Identifier doesn't match expected value (906)
 at sun.security.krb5.internal.KDCRep.init(KDCRep.java:140)
 at sun.security.krb5.internal.TGSRep.init(TGSRep.java:65)
 at sun.security.krb5.internal.TGSRep.<init>(TGSRep.java:60)
 at sun.security.krb5.KrbTgsRep.<init>(KrbTgsRep.java:55)
```

### 原因分析

1. MRSwebhcat角色的服务端账户中涉及到hostname，如果安装完后再修改hostname，就会导致启动失败。
2. /etc/hosts中配置了一对多或者多对一的主机名和IP对应关系，导致在执行hostname和hostname -i获取不到正确的IP和hostname。

### 解决办法

步骤1 将修改了节点的hostname全部修改为集群安装前的hostname。

步骤2 排查WebHCat所在节点的/etc/hosts是否配置正确。

步骤3 重启WebHCat。

----结束

## 16.9.30 切域后 Hive 二次开发样例代码报错

### 问题背景与现象

hive的二次开发代码样例运行报No rules applied to \*\*\*\*的错误：

```
AdHocClient/user/keytab
java.io.IOException: Login failure for platformUser@ADHOC.COM from keytab user.keytab: javax.security.auth.login.LoginException: java.lang.IllegalArgumentException: Illegal principal name platformUser@ADHOC.COM: org.apache.hadoop.security.authentication.util.KerberosName$NoMatchingRule: No rules applied to platformUser@ADHOC.COM
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(UserGroupInformation.java:979)
 at com.huawei.adhoc.connector.factory.LoginUtil.loginHadoop(LoginUtil.java:311)
 at com.huawei.adhoc.connector.factory.LoginUtil.login(LoginUtil.java:134)
 at com.huawei.adhoc.connector.factory.C70ConnectorFactory.getConnection(C70ConnectorFactory.java:92)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
 at com.huawei.adhoc.jdbc.connection.util.GetConnectionHolder70.run(ConnectionUtil.java:238)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: javax.security.auth.login.LoginException: java.lang.IllegalArgumentException: Illegal principal name platformUser@ADHOC.COM: org.apache.hadoop.security.authentication.util.KerberosName$NoMatchingRule: No rules applied to platformUser@ADHOC.COM
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation$HadoopLoginModule.commit(UserGroupInformation.java:202)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
 at javax.security.auth.login.LoginContext.invoke(LoginContext.java:755)
 at javax.security.auth.login.LoginContext.access$000(LoginContext.java:195)
```

### 原因分析

1. hive的二次开发样例代码会加载core-site.xml，此文件默认是通过classload加载，所以使用的时候要把此配置文件放到启动程序的classpath路径下面。
2. 如果修改了集群的域名，那么core-site.xml将发生变化，需要下载最新的core-site.xml并放入到打包hive二次开发样例代码进程的classpath路径下面。

## 解决办法

- 步骤1 下载集群Hive最新的客户端，获取最新的core-site.xml。
- 步骤2 将core-site.xml放入到打包hive二次开发样例代码进程的classpath路径下面。

----结束

## 16.9.31 DBService 超过最大连接数，导致 metastore 异常

### 问题背景与现象

DBService默认最大连接数是300，如果当业务量比较大，导致连接DBService的最大连接数超过300时，metastore会出现异常，并报slots are reserved for non-replication superuser connections的错误：

```
2018-04-26 14:58:55,657 | ERROR | BoneCP-pool-watch-thread | Failed to acquire connection to
jdbc:postgresql://10.**.**:20051/hivemeta?socketTimeout=60. Sleeping for 1000 ms. Attempts left: 9 |
com.jolbox.bonecp.BoneCP.obtainInternalConnection(BoneCP.java:292)
org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: remaining connection slots are reserved for non-replication
superuser connections
 at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.readStartupMessages(ConnectionFactoryImpl.java:643)
 at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:184)
 at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:64)
 at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.<init>(AbstractJdbc2Connection.java:124)
 at org.postgresql.jdbc3.AbstractJdbc3Connection.<init>(AbstractJdbc3Connection.java:28)
 at org.postgresql.jdbc3g.AbstractJdbc3gConnection.<init>(AbstractJdbc3gConnection.java:20)
 at org.postgresql.jdbc4.AbstractJdbc4Connection.<init>(AbstractJdbc4Connection.java:30)
 at org.postgresql.jdbc4.Jdbc4Connection.<init>(Jdbc4Connection.java:22)
 at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:392)
 at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:266)
 at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664)
 at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:208)
 at com.jolbox.bonecp.BoneCP.obtainRawInternalConnection(BoneCP.java:361)
 at com.jolbox.bonecp.BoneCP.obtainInternalConnection(BoneCP.java:269)
 at com.jolbox.bonecp.ConnectionHandle.<init>(ConnectionHandle.java:242)
 at com.jolbox.bonecp.PoolWatchThread.fillConnections(PoolWatchThread.java:115)
 at com.jolbox.bonecp.PoolWatchThread.run(PoolWatchThread.java:82)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

### 原因分析

业务量大导致连接DBService的最大连接数超过了300，需要修改DBService的最大连接数。

### 解决办法

- 步骤1 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > DBService > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2 搜索dbservice.database.max.connections配置项，并修改dbservice.database.max.connections配置的值到合适值，不能超过1000。
- 步骤3 保存配置，并重启受影响的服务或者实例。
- 步骤4 如果调整完还报超过最大连接数，需要排查业务代码，是否有连接泄露。

----结束



## 16.9.32 beeline 报 Failed to execute session hooks: over max connections 错误

### 问题背景与现象

HiveServer连接的最大连接数默认为200，当超过200时，beeline会报Failed to execute session hooks: over max connections

```
beeline> [root@172-27-16-38 c70client]# beeline
Connecting to
jdbc:hive2://129.188.82.38:24002,129.188.82.36:24002,129.188.82.35:24002/?serviceDiscoveryMode=zooKeeper;
zooKeeperNamespace=hiveserver2;sasl.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM
Debug is true storeKey false useTicketCache true useKeyTab false doNotPrompt false ticketCache is null
isInitiator true KeyTab is null refreshKrb5Config is false principal is null tryFirstPass is false useFirstPass is
false storePass is false clearPass is false
Acquire TGT from Cache
Principal is xxx@HADOOP.COM
Commit Succeeded

Error: Failed to execute session hooks: over max connections. (state=,code=0)
Beeline version 1.2.1 by Apache Hive
```

查看hiveserver日志(/var/log/Bigdata/hive/hiveserver/hive.log)报over max connections错误

```
2018-05-03 04:31:56,728 | WARN | HiveServer2-Handler-Pool: Thread-137 | Error opening session: |
org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService.OpenSession(ThriftCLIService.java:542)
org.apache.hive.service.cli.HiveSQLException: Failed to execute session hooks: over max connections.
 at org.apache.hive.service.cli.session.SessionManager.openSession(SessionManager.java:322)
 at org.apache.hive.service.cli.CLIService.openSessionWithImpersonation(CLIService.java:189)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService.getSessionHandle(ThriftCLIService.java:663)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService.OpenSession(ThriftCLIService.java:527)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Processor$OpenSession.getResult(TCLIService.java:1257)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Processor$OpenSession.getResult(TCLIService.java:1242)
 at org.apache.thrift.ProcessFunction.process(ProcessFunction.java:39)
 at org.apache.thrift.TBaseProcessor.process(TBaseProcessor.java:39)
 at org.apache.hadoop.hive.thrift.HadoopThriftAuthBridge$Server
$TUGIAssumingProcessor.process(HadoopThriftAuthBridge.java:710)
 at org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run(TThreadPoolServer.java:286)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: org.apache.hive.service.cli.HiveSQLException: over max connections.
 at
 org.apache.hadoop.hive.transporthook.SessionControllerTaslTransportHook.checkTotalSessionNumber(Sessi
onControllerTaslTransportHook.java:208)
 at
 org.apache.hadoop.hive.transporthook.SessionControllerTaslTransportHook.postOpen(SessionControllerTasl
TransportHook.java:163)
 at
 org.apache.hadoop.hive.transporthook.SessionControllerTaslTransportHook.run(SessionControllerTaslTransp
ortHook.java:134)
 at org.apache.hive.service.cli.session.SessionManager.executeSessionHooks(SessionManager.java:432)
 at org.apache.hive.service.cli.session.SessionManager.openSession(SessionManager.java:314)
 ... 12 more
```

### 原因分析

业务量大导致连接HiveServer单个节点最大连接数超过了200，需要调大连接HiveServer实例的最大连接数。

## 解决办法

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 搜索hive.server.session.control.maxconnections配置项，并修改hive.server.session.control.maxconnections配置的值到合适值，不能超过1000。
- 步骤3** 保存配置并重启受影响的服务或者实例。

----结束

## 16.9.33 beeline 报 OutOfMemoryError 错误

### 问题背景与现象

beeline客户端查询大量数据时，报OutOfMemoryError: Java heap space，具体报错信息如下：

```
org.apache.thrift.TException: Error in calling method FetchResults
 at org.apache.hive.jdbc.HiveConnection$SynchronizedHandler.invoke(HiveConnection.java:1514)
 at com.sun.proxy.$Proxy4.FetchResults(Unknown Source)
 at org.apache.hive.jdbc.HiveQueryResultSet.next(HiveQueryResultSet.java:358)
 at org.apache.hive.beeline.BufferedRows.<init>(BufferedRows.java:42)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.print(BeeLine.java:1856)
 at org.apache.hive.beeline.Commands.execute(Commands.java:873)
 at org.apache.hive.beeline.Commands.sql(Commands.java:714)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.dispatch(BeeLine.java:1035)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.execute(BeeLine.java:821)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.begin(BeeLine.java:778)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.mainWithInputRedirection(BeeLine.java:486)
 at org.apache.hive.beeline.BeeLine.main(BeeLine.java:469)
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
 at com.sun.crypto.provider.CipherCore.doFinal(CipherCore.java:959)
 at com.sun.crypto.provider.CipherCore.doFinal(CipherCore.java:824)
 at com.sun.crypto.provider.AESCipher.engineDoFinal(AESCipher.java:436)
 at javax.crypto.Cipher.doFinal(Cipher.java:2223)
 at sun.security.krb5.internal.crypto.dk.AesDkCrypto.decryptCTS(AesDkCrypto.java:414)
 at sun.security.krb5.internal.crypto.dk.AesDkCrypto.decryptRaw(AesDkCrypto.java:291)
 at sun.security.krb5.internal.crypto.Aes256.decryptRaw(Aes256.java:86)
 at sun.security.jgss.krb5.CipherHelper.aes256Decrypt(CipherHelper.java:1397)
 at sun.security.jgss.krb5.CipherHelper.decryptData(CipherHelper.java:576)
 at sun.security.jgss.krb5.WrapToken_v2.getData(WrapToken_v2.java:130)
 at sun.security.jgss.krb5.WrapToken_v2.getData(WrapToken_v2.java:105)
 at sun.security.jgss.krb5.Krb5Context.unwrap(Krb5Context.java:1058)
 at sun.security.jgss.GSSContextImpl.unwrap(GSSContextImpl.java:403)
 at com.sun.security.sasl.gsskerb.GssKrb5Base.unwrap(GssKrb5Base.java:77)
 at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport$SaslParticipant.unwrap(TSaslTransport.java:559)
 at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport.readFrame(TSaslTransport.java:462)
 at org.apache.thrift.transport.TSaslTransport.read(TSaslTransport.java:435)
 at org.apache.thrift.transport.TSaslClientTransport.read(TSaslClientTransport.java:37)
 at org.apache.thrift.transport.TTransport.xxx(TTransport.java:86)
 at org.apache.hadoop.hive.thrift.TFilterTransport.xxx(TFilterTransport.java:62)
 at org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol.xxx(TBinaryProtocol.java:429)
 at org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol.readI32(TBinaryProtocol.java:318)
 at org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol.readMessageBegin(TBinaryProtocol.java:219)
 at org.apache.thrift.TServiceClient.receiveBase(TServiceClient.java:77)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Client.recv_FetchResults(TCLIService.java:505)
 at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Client.FetchResults(TCLIService.java:492)
 at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown Source)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
 at org.apache.hive.jdbc.HiveConnection$SynchronizedHandler.invoke(HiveConnection.java:1506)
 at com.sun.proxy.$Proxy4.FetchResults(Unknown Source)
 at org.apache.hive.jdbc.HiveQueryResultSet.next(HiveQueryResultSet.java:358)
Error: Error retrieving next row (state=,code=0)
```

## 原因分析

- 客户查询大量数据，数据量过大。
- 客户在检索数据时使用 `select * from table_name;`，进行全表查询，表内数据过多。
- beeline默认启动内存128M，查询时返回结果集过大，导致beeline无法承载导致。

## 解决办法

**步骤1** 执行 `select count(*) from table_name;`前确认需要查询的数据量大小，确认是否需要在beeline中显示如此数量级的数据。

**步骤2** 如数量在一定范围内需要显示，请调整hive客户端的jvm参数，在hive客户端目录/Hive下的 `component_env` 中添加 `export HIVE_OPTS=-Xmx1024M` (具体数值请根据业务调整)，并重新执行 `source 客户端目录/bigdata_env` 配置环境变量。

----结束

## 16.9.34 输入文件数超出设置限制导致任务执行失败

### 问题背景与现象

Hive执行查询操作时报Job Submission failed with exception 'java.lang.RuntimeException(input file number exceeded the limits in the conf;input file num is: 2380435,max heap memory is: 16892035072,the limit conf is: 500000/4)'，此报错中具体数值根据实际情况会发生变化，具体报错信息如下：

```
ERROR : Job Submission failed with exception 'java.lang.RuntimeException(input file numbers exceeded the limits in the conf;input file num is: 2380435 ,max heap memory is: 16892035072 ,the limit conf is: 500000/4)'
java.lang.RuntimeException: input file numbers exceeded the limits in the conf;
input file num is: 2380435 ,
max heap memory is: 16892035072 ,
the limit conf is: 500000/4
at org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.ExecDriver.checkFileNum(ExecDriver.java:545)
at org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.ExecDriver.execute(ExecDriver.java:430)
at org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapRedTask.execute(MapRedTask.java:137)
at org.apache.hadoop.hive ql.exec.Task.executeTask(Task.java:158)
at org.apache.hadoop.hive ql.exec.TaskRunner.runSequential(TaskRunner.java:101)
at org.apache.hadoop.hive ql.Driver.launchTask(Driver.java:1965)
at org.apache.hadoop.hive ql.Driver.execute(Driver.java:1723)
at org.apache.hadoop.hive ql.Driver.runInternal(Driver.java:1475)
at org.apache.hadoop.hive ql.Driver.run(Driver.java:1283)
at org.apache.hadoop.hive ql.Driver.run(Driver.java:1278)
at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation.runQuery(SQLOperation.java:167)
at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation.access$200(SQLOperation.java:75)
at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation$1$1.run(SQLOperation.java:245)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1710)
at org.apache.hive.service.cli.operation.SQLOperation$1.run(SQLOperation.java:258)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

Error: Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive ql.exec.mr.MapRedTask (state=08S01,code=1)

## 原因分析

MapReduce 任务提交前对输入文件数的检查策略：在提交的MapReduce 任务中，允许的最大输入文件数和HiveServer最大堆内存的比值，例如500000/4（默认值），表示每4GB堆内存最大允许500000个输入文件。在输入的文件数超出此限制时则会发生此错误。

## 解决办法

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 搜索hive.mapreduce.input.files2memory配置项，并修改hive.mapreduce.input.files2memory配置的值到合适值，根据实际内存和任务情况对此值进行调整。
- 步骤3** 保存配置并重启受影响的服务或者实例。
- 步骤4** 如调整后问题仍未解决，请根据业务情况调整HiveServer的GC参数至合理的值。

----结束

## 16.9.35 任务执行中报栈内存溢出导致任务执行失败

### 问题背景与现象

Hive执行查询操作时报错**Error running child : java.lang.StackOverflowError**，具体报错信息如下：

```
FATAL [main] org.apache.hadoop.mapred.YarnChild: Error running child : java.lang.StackOverflowError
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.io.Input.readVarInt(Input.java:355)
at
org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.util.DefaultClassResolver.readName(DefaultClassResolver.java:127)
at
org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.util.DefaultClassResolver.readClass(DefaultClassResolver.java:115)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.Kryo.readClass(Kryo.java:656)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.kryo.readClassAndObject(Kryo.java:767)
at
org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.serializers.collectionSerializer.read(CollectionSerializer.java:112)
```

```
2018-08-07 09:16:54,243 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities: PLAN PATH = hdfs://hacluster/tmp/hive-scratch/lzy/dc3f0815-1b1e-4234-b45e-3f919fcaa485/hive_2018-08-07-09-13-50
676_7895353416339631598-383269/-mr-10804/3514ec7f-5268-4431-9c17-f2814f5f99b7/map.xml
2018-08-07 09:16:54,243 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities: *****non-local mode*****
2018-08-07 09:16:54,243 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities: local path = hdfs://hacluster/tmp/hive-scratch/lzy/dc3f0815-1b1e-4234-b45e-3f919fcaa485/hive_2018-08-07-09-13-5
0_676_7895353416339631598-383269/-mr-10804/3514ec7f-5268-4431-9c17-f2814f5f99b7/map.xml
2018-08-07 09:16:54,244 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities: Open file to read in plan: hdfs://hacluster/tmp/hive-scratch/lzy/dc3f0815-1b1e-4234-b45e-3f919fcaa485/hive_2018
-08-07-09-13-50_676_7895353416339631598-383269/-mr-10804/3514ec7f-5268-4431-9c17-f2814f5f99b7/map.xml
2018-08-07 09:16:54,260 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.log.PerfLogger: <PERFLOG method=deserializePlan from=org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities>
2018-08-07 09:16:54,260 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Utilities: Deserializing MapWork via kryo
2018-08-07 09:16:54,468 FATAL [main] org.apache.hadoop.mapred.YarnChild: Error running child : java.lang.StackOverflowError |
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.io.Input.readVarInt(Input.java:355)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.util.DefaultClassResolver.readName(DefaultClassResolver.java:127)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.util.DefaultClassResolver.readClass(DefaultClassResolver.java:115)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.Kryo.readClass(Kryo.java:656)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.kryo.readClassAndObject(Kryo.java:767)
at org.apache.hive.com.esotericsoftware.kryo.serializers.collectionSerializer.read(CollectionSerializer.java:112)
```

3193,1-8 50%

## 原因分析

java.lang.StackOverflowError这是内存溢出错误的一种，即线程栈的溢出，方法调用层次过多（比如存在无限递归调用）或线程栈太小都会导致此报错。

## 解决办法

通过调整mapreduce阶段的map和reduce子进程JVM参数中的栈内存解决此问题，主要涉及参数为mapreduce.map.java.opts（调整map的栈内存）和

mapreduce.reduce.java.opts（调整reduce的栈内存），调整方法如下（以mapreduce.map.java.opts参数为例）。

- 临时增加map内存（只针对此次beeline生效）：  
在beeline中执行如下命令set mapreduce.map.java.opts=-Xss8G；（具体数值请结合实际业务情况进行调整）。
- 永久增加map内存mapreduce.map.memory.mb和mapreduce.map.java.opts的值：
  - a. 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。
  - b. 在hiveserver自定义参数界面添加自定义参数mapreduce.map.java.opts及相应的值。
  - c. 保存配置并重启受影响的服务或者实例。  
修改配置后需要保存，请注意参数在HiveServer自定义参数处修改，保存重启后生效（重启期间hive服务不可用），请注意执行时间窗口。

## 16.9.36 对同一张表或分区并发写数据导致任务失败

### 问题背景与现象

Hive执行插入语句时，报错HDFS上文件或目录已存在或被清除，具体报错如下：

```
2019-03-18 14:34:23,016 | WARN | HiveServer2-Background-Pool:Thread-1179606 | Failed to move to trash: hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/frpdb.db/dw_fixed_cost_xn_temp5_f1000000_0; Force to delete it. | org.apache.hadoop.hive.common.FileUtils.moveToTrash(FileUtils.java:651)
2019-03-18 14:34:23,017 | INFO | HiveServer2-Background-Pool:Thread-1179604 | Moved to trash: hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/frpdb.db/dw_fixed_cost_xn_temp5_f1000000_0 | org.apache.hadoop.hive.common.FileUtils.moveToTrash(FileUtils.java:644)
2019-03-18 14:34:23,017 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool:Thread-1179606 | Failed to delete hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/frpdb.db/dw_fixed_cost_xn_temp5_f1000000_0 | org.apache.hadoop.hive.common.FileUtils.moveToTrash(FileUtils.java:660)
2019-03-18 14:34:23,017 | ERROR | HiveServer2-Background-Pool:Thread-1179606 | Failed with exception Destination directory hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/frpdb.db/dw_fixed_cost_xn_temp5_f1000000_0 has not been cleaned up.
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Destination directory hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/frpdb.db/dw_fixed_cost_xn_temp5_f1000000_0 has not been cleaned up.
at org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Hive.replaceFiles(Hive.java:2974)
at org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Hive.loadTable(Hive.java:1664)
at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.MoveTask.execute(MoveTask.java:374)
at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Task.executeTask(Task.java:158)
at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.TaskRunner.runSequential(TaskRunner.java:101)
```

### 原因分析

1. 根据HiveServer的审计日志，确认该任务的开始时间和结束时间。
2. 在上述时间区间内，查找是否有对同一张表或分区进行插入数据的操作。
3. Hive不支持对同一张表或分区进行并发数据插入，这样会导致多个任务操作同一个数据临时目录，一个任务将另一个任务的数据移走，导致任务失败。

### 解决办法

修改业务逻辑，单线程插入数据到同一张表或分区。

## 16.9.37 Load 数据到 Hive 表失败

### 问题背景与现象

用户在建表成功后，通过Load命令往此表导入数据，但导入操作中遇到如下问题：

```
.....
> LOAD DATA INPATH '/user/tester1/hive-data/data.txt' INTO TABLE employees_info;
Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException Unable to load data to destination table.
Error: The file that you are trying to load does not match the file format of the destination table.
(state=42000,code=40000)
.....
```

## 原因分析

1. 经分析，发现在建表时没有指定存储格式，所以采用了缺省存储格式RCFile。
2. 在导入数据时，被导入数据格式是TEXTFILE格式，最终导致此问题。

## 解决办法

属于应用侧问题，解决办法有多种。只要保证表所指定存储格式和被导入数据格式是一致的，可以根据实际情况采用合适方法。

- 方法1：  
可以使用具有Hive表操作权限的用户在建表时指定存储格式，例如：  

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees_info(name STRING,age INT)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' STORED AS
TEXTFILE;
```

指定被导入数据格式为TEXTFILE。
- 方法2：  
被导入数据存储格式不能为TEXTFILE，而应为RCFile。

## 16.9.38 HiveServer 和 HiveHCat 进程故障

### 用户问题

客户集群HiveServer和WebHCat进程状态均为故障。

### 问题现象

客户MRS集群Master2节点上的HiveServer和WebHCat进程状态显示为故障，重启之后仍为故障状态。

### 原因分析

在Manager界面单独启动故障的hiveserver进程，登录后台查找hiveserver.out日志中对应时间点的报错，报错信息为：error parsing conf mapred-site.xml 和 Premature end of file。然后重启webhcat也发现同样报错，原因即为解析mapred-site.xml文件错误。

### 处理步骤

1. 以root用户登录Master2节点。
2. 执行find / -name 'mapred-site.xml'命令获取mapred-site.xml文件所在位置。
  - hiveserver对应路径为/opt/Bigdata/集群版本/1\_13\_HiveServer/etc/mapred-site.xml,
  - webhcat对应路径为/opt/Bigdata/集群版本/1\_13\_WebHCat/etc/mapred-site.xml。
3. 确认mapred-site.xml文件是否有异常，该案例中该配置文件内容为空导致解析失败。
4. 修复mapred-site.xml文件，将Master1节点上对应目录下的配置文件用scp命令拷贝到Master2节点对应目录替换原文件。



3. 查看metastore日志，发现如下报错。

图 16-38 metastore 日志

```

[org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler.invokeInternal(RetryingHMSHandler.java:204)
2020-08-26 15:19:28.125] ERROR | pool-12-thread-155 | Error occurred during processing of message. | org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run(TThreadPoolServer.java:297)
org.datanucleus.exceptions.NucleusDataStoreException: Full request failed. [UPDATE PARTITION_PARAMS SET PARAM_VALUE = ? WHERE PART_ID=? AND PARAM_KEY=?]
at org.datanucleus.store.rdbms.scootore.JoinMapStore.put(JoinMapStore.java:518) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:?]
at org.datanucleus.store.types.wrappers.BackedMap.put(BackedMap.java:65) ~[datanucleus-core-4.1.17.jar:?]
at org.apache.hadoop.hive.common.StatsSetupConst.setColumnState(StatsSetupConst.java:251) ~[hive-common-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.ObjectStore.updatePartitionColumnStatistics(ObjectStore.java:7094) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor59.invoke(Unknown Source) ~[:?]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_232]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_232]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.RawStoreProxy.invoke(RawStoreProxy.java:101) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at com.sun.proxy.$Proxy25.updatePartitionColumnStatistics(Unknown Source) ~[:?]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreHMSHandler.updatePartitionColumnStatistics(HiveMetaStore.java:5138) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreHMSHandler.set_aggr_stats_for(HiveMetaStore.java:6726) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor75.invoke(Unknown Source) ~[:?]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_232]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_232]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler.invokeInternal(RetryingHMSHandler.java:148) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler.invoke(RetryingHMSHandler.java:107) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at com.sun.proxy.$Proxy33.set_aggr_stats_for(Unknown Source) ~[:?]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.api.ThriftHiveMetastoreProcessor$set_aggr_stats_for.getResult(ThriftHiveMetastore.java:13239) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.metastore.api.ThriftHiveMetastoreProcessor$set_aggr_stats_for.getResult(ThriftHiveMetastore.java:13223) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.thrift.ProcessFunction.process(ProcessFunction.java:39) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.thrift.TBaseProcessor.process(TBaseProcessor.java:29) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.thrift.HadoopThriftAuthBridge$Server$TUGIAssumingProcessor1.run(HadoopThriftAuthBridge.java:594) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.hadoop.hive.thrift.HadoopThriftAuthBridge$Server$TUGIAssumingProcessor1.run(HadoopThriftAuthBridge.java:589) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[:?]
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422) ~[?:1.8.0_232]
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1840) ~[hadoop-common-2.8.3-mrs-1.9.0.jar:?]
at org.apache.hadoop.hive.thrift.HadoopThriftAuthBridge$Server$TUGIAssumingProcessor.process(HadoopThriftAuthBridge.java:589) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run(TThreadPoolServer.java:286) ~[hive-exec-2.3.3-mrs-1.9.0.jar:2.3.3-mrs-1.9.0]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1148) ~[?:1.8.0_232]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_232]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) ~[?:1.8.0_232]
Caused by: org.datanucleus.store.rdbms.exceptions.HapposDataStoreException: UPDATE PARTITION_PARAMS SET PARAM_VALUE = ? WHERE PART_ID=? AND PARAM_KEY=?
at org.datanucleus.store.rdbms.scootore.JoinMapStore.put(JoinMapStore.java:304) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:?]
---MMM
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: value too long for type character varying(4000)
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2199) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1928) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:348) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:545) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeUpdate(AbstractJdbc2Statement.java:419) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeUpdate(AbstractJdbc2Statement.java:365) ~[postgresql-9.4.12000.jre7.jar:9.4.12000]
at com.jolbox.bonecp.PreparedStatementHandle.executeUpdate(PreparedStatementHandle.java:205) ~[bonecp-0.8.0.RELEASE.jar:?]
at org.datanucleus.store.rdbms.ParametersLoggingPreparedStatements.executeUpdate(ParametersLoggingPreparedStatements.java:393) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:2]
at org.datanucleus.store.rdbms.SQLController.executeStatementUpdate(SQLController.java:431) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:2]
at org.datanucleus.store.rdbms.scootore.JoinMapStore.internalUpdate(JoinMapStore.java:1010) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:2]
at org.datanucleus.store.rdbms.scootore.JoinMapStore.put(JoinMapStore.java:304) ~[datanucleus-rdbms-4.1.19.jar:2]
... 30 more
2020-08-26 15:19:28.125 | INFO | pool-12-thread-155 | 156: Cleaning up thread local RawStore... | org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreHMSHandler.logInfo(HiveMetaStore.java:885)

```

查看如上错误的上下文，确定是本次执行SQL的报错，在报错信息里面发现如下内容：

Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: value too long for type character varying(4000)

确认是客户该条SQL对表的操作，所有列的字节长度超过4000的限制，导致SQL执行失败，需要修改该限制。

处理步骤

步骤1 以root用户登录集群任意一个Master节点，并执行su - omm命令切换到omm用户。

步骤2 执行如下命令登录高斯DB。

```
gsql -p 2051 -d hivemeta -U username -W password
```

步骤3 执行如下命令修改限制。

```
alter table PARTITION_PARAMS alter column PARAM_VALUE type
varchar(6000);
```

----结束

16.9.40 增加 Hive 表字段超时

用户问题

增加Hive表字段报错。

问题现象

Hive对包含10000+分区的表执行ALTER TABLE table\_name ADD COLUMNS(column\_name string) CASCADE;，报错如下：

Timeout when executing method: alter\_table\_with\_environment\_context; 600525ms exceeds 600000ms



### 原因分析

1. MetaStore客户端连接超时，MRS默认MetaStore客户端和服务端连接的超时时间是600s，在Manager页面调大hive.metastore.client.socket.timeout为3600s。
2. 出现另一个报错：  
Error: org.apache.hive.service.cli.HiveSQLException: Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask. Unable to alter table.  
java.net.SocketTimeoutException: Read timed out

Metastore元数据JDBC连接超时，默认60ms。

3. 调大javax.jdo.option.ConnectionURL中socketTimeout=60000，仍然产生最初的报错：  
Timeout when executing method: alter\_table\_with\_environment\_context;3600556ms exceeds 3600000ms
4. 尝试调大hive.metastore.batch.retrieve.max、hive.metastore.batch.retrieve.table.partition.max、dbservice.database.max.connections等参数均未能解决。
5. 怀疑是GaussDB的问题，因为增加字段会遍历每个分区执行getPartitionColumnStatistics和alterPartition。
6. 使用omm用户执行gsq -p 20051 -U omm -W dbserverAdmin@123 -d hivemeta登录hive元数据库。

7. 执行select \* from pg\_locks;没有发现锁等待。
8. 执行select \* from pg\_stat\_activity;发现进程执行时间较长。  
SELECT 'org.apache.hadoop.hive.metastore.model.MPartitionColumnStatistics'AS NUCLEUS\_TYPE,A0.AVG\_COL\_LEN,A0."COLUMN\_NAME",A0.COLUMN\_TYPE,A0.DB\_NAME,A0.BIG\_DECIMAL\_HIGH\_VALUE,A0.BIG\_DECIMAL\_LOW\_VALUE,A0.DOUBLE\_HIGH\_VALUE,A0.DOUBLE\_LOW\_VALUE,A0.LAST\_ANALYZED,A0.LONG\_HIGH\_VALUE,A0.LONG\_LOW\_VALUE,A0.MAX\_COL\_LEN,A0.NUM\_DISTINCTS,A0.NUM\_FALSES,A0.NUM\_NULLS,A0.NUM\_TRUES,A0.PARTITION\_NAME,A0."TABLE\_NAME",A0.CS\_ID,A0.PARTITION\_NAMEAS NUCORDER0 FROM PART\_COL\_STATS A0 WHERE A0."TABLE\_NAME" = '\$1' AND A0.DB\_NAME = '\$2' AND A0.PARTITION\_NAME = '\$3' AND((((A0."COLUMN\_NAME" = '\$4') OR (A0."COLUMN\_NAME" = '\$5')) OR (A0."COLUMN\_NAME" = '\$6')) OR (A0."COLUMN\_NAME" = '\$7')) OR (A0."COLUMN\_NAME" = '\$8')) OR (A0."COLUMN\_NAME" = '\$9')) ORDER BY NUCORDER0;

ID	USER	OPERATION	STATE
13432	POSTGRES	JobScheduler	idle
13433	POSTGRES	JobScheduler	idle
13434	POSTGRES	JobScheduler	idle
13435	POSTGRES	JobScheduler	idle
13436	POSTGRES	JobScheduler	idle
13437	POSTGRES	JobScheduler	idle
13438	POSTGRES	JobScheduler	idle
13439	POSTGRES	JobScheduler	idle
13440	POSTGRES	JobScheduler	idle
13441	POSTGRES	JobScheduler	idle
13442	POSTGRES	JobScheduler	idle
13443	POSTGRES	JobScheduler	idle
13444	POSTGRES	JobScheduler	idle
13445	POSTGRES	JobScheduler	idle
13446	POSTGRES	JobScheduler	idle
13447	POSTGRES	JobScheduler	idle
13448	POSTGRES	JobScheduler	idle
13449	POSTGRES	JobScheduler	idle
13450	POSTGRES	JobScheduler	idle
13451	POSTGRES	JobScheduler	idle
13452	POSTGRES	JobScheduler	idle
13453	POSTGRES	JobScheduler	idle
13454	POSTGRES	JobScheduler	idle
13455	POSTGRES	JobScheduler	idle
13456	POSTGRES	JobScheduler	idle
13457	POSTGRES	JobScheduler	idle
13458	POSTGRES	JobScheduler	idle
13459	POSTGRES	JobScheduler	idle
13460	POSTGRES	JobScheduler	idle
13461	POSTGRES	JobScheduler	idle
13462	POSTGRES	JobScheduler	idle
13463	POSTGRES	JobScheduler	idle
13464	POSTGRES	JobScheduler	idle
13465	POSTGRES	JobScheduler	idle
13466	POSTGRES	JobScheduler	idle
13467	POSTGRES	JobScheduler	idle
13468	POSTGRES	JobScheduler	idle
13469	POSTGRES	JobScheduler	idle
13470	POSTGRES	JobScheduler	idle
13471	POSTGRES	JobScheduler	idle
13472	POSTGRES	JobScheduler	idle
13473	POSTGRES	JobScheduler	idle
13474	POSTGRES	JobScheduler	idle
13475	POSTGRES	JobScheduler	idle
13476	POSTGRES	JobScheduler	idle
13477	POSTGRES	JobScheduler	idle
13478	POSTGRES	JobScheduler	idle
13479	POSTGRES	JobScheduler	idle
13480	POSTGRES	JobScheduler	idle
13481	POSTGRES	JobScheduler	idle
13482	POSTGRES	JobScheduler	idle
13483	POSTGRES	JobScheduler	idle
13484	POSTGRES	JobScheduler	idle
13485	POSTGRES	JobScheduler	idle
13486	POSTGRES	JobScheduler	idle
13487	POSTGRES	JobScheduler	idle
13488	POSTGRES	JobScheduler	idle
13489	POSTGRES	JobScheduler	idle
13490	POSTGRES	JobScheduler	idle
13491	POSTGRES	JobScheduler	idle
13492	POSTGRES	JobScheduler	idle
13493	POSTGRES	JobScheduler	idle
13494	POSTGRES	JobScheduler	idle
13495	POSTGRES	JobScheduler	idle
13496	POSTGRES	JobScheduler	idle
13497	POSTGRES	JobScheduler	idle
13498	POSTGRES	JobScheduler	idle
13499	POSTGRES	JobScheduler	idle
13500	POSTGRES	JobScheduler	idle
13501	POSTGRES	JobScheduler	idle
13502	POSTGRES	JobScheduler	idle
13503	POSTGRES	JobScheduler	idle
13504	POSTGRES	JobScheduler	idle
13505	POSTGRES	JobScheduler	idle
13506	POSTGRES	JobScheduler	idle
13507	POSTGRES	JobScheduler	idle
13508	POSTGRES	JobScheduler	idle
13509	POSTGRES	JobScheduler	idle
13510	POSTGRES	JobScheduler	idle
13511	POSTGRES	JobScheduler	idle
13512	POSTGRES	JobScheduler	idle
13513	POSTGRES	JobScheduler	idle
13514	POSTGRES	JobScheduler	idle
13515	POSTGRES	JobScheduler	idle
13516	POSTGRES	JobScheduler	idle
13517	POSTGRES	JobScheduler	idle
13518	POSTGRES	JobScheduler	idle
13519	POSTGRES	JobScheduler	idle
13520	POSTGRES	JobScheduler	idle
13521	POSTGRES	JobScheduler	idle
13522	POSTGRES	JobScheduler	idle
13523	POSTGRES	JobScheduler	idle
13524	POSTGRES	JobScheduler	idle
13525	POSTGRES	JobScheduler	idle
13526	POSTGRES	JobScheduler	idle
13527	POSTGRES	JobScheduler	idle
13528	POSTGRES	JobScheduler	idle
13529	POSTGRES	JobScheduler	idle
13530	POSTGRES	JobScheduler	idle
13531	POSTGRES	JobScheduler	idle
13532	POSTGRES	JobScheduler	idle
13533	POSTGRES	JobScheduler	idle
13534	POSTGRES	JobScheduler	idle
13535	POSTGRES	JobScheduler	idle
13536	POSTGRES	JobScheduler	idle
13537	POSTGRES	JobScheduler	idle
13538	POSTGRES	JobScheduler	idle
13539	POSTGRES	JobScheduler	idle
13540	POSTGRES	JobScheduler	idle
13541	POSTGRES	JobScheduler	idle
13542	POSTGRES	JobScheduler	idle
13543	POSTGRES	JobScheduler	idle
13544	POSTGRES	JobScheduler	idle
13545	POSTGRES	JobScheduler	idle
13546	POSTGRES	JobScheduler	idle
13547	POSTGRES	JobScheduler	idle
13548	POSTGRES	JobScheduler	idle
13549	POSTGRES	JobScheduler	idle
13550	POSTGRES	JobScheduler	idle
13551	POSTGRES	JobScheduler	idle
13552	POSTGRES	JobScheduler	idle
13553	POSTGRES	JobScheduler	idle
13554	POSTGRES	JobScheduler	idle
13555	POSTGRES	JobScheduler	idle
13556	POSTGRES	JobScheduler	idle
13557	POSTGRES	JobScheduler	idle
13558	POSTGRES	JobScheduler	idle
13559	POSTGRES	JobScheduler	idle
13560	POSTGRES	JobScheduler	idle
13561	POSTGRES	JobScheduler	idle
13562	POSTGRES	JobScheduler	idle
13563	POSTGRES	JobScheduler	idle
13564	POSTGRES	JobScheduler	idle
13565	POSTGRES	JobScheduler	idle
13566	POSTGRES	JobScheduler	idle
13567	POSTGRES	JobScheduler	idle
13568	POSTGRES	JobScheduler	idle
13569	POSTGRES	JobScheduler	idle
13570	POSTGRES	JobScheduler	idle
13571	POSTGRES	JobScheduler	idle
13572	POSTGRES	JobScheduler	idle
13573	POSTGRES	JobScheduler	idle
13574	POSTGRES	JobScheduler	idle
13575	POSTGRES	JobScheduler	idle
13576	POSTGRES	JobScheduler	idle
13577	POSTGRES	JobScheduler	idle
13578	POSTGRES	JobScheduler	idle
13579	POSTGRES	JobScheduler	idle
13580	POSTGRES	JobScheduler	idle
13581	POSTGRES	JobScheduler	idle
13582	POSTGRES	JobScheduler	idle
13583	POSTGRES	JobScheduler	idle
13584	POSTGRES	JobScheduler	idle
13585	POSTGRES	JobScheduler	idle
13586	POSTGRES	JobScheduler	idle
13587	POSTGRES	JobScheduler	idle
13588	POSTGRES	JobScheduler	idle
13589	POSTGRES	JobScheduler	idle
13590	POSTGRES	JobScheduler	idle
13591	POSTGRES	JobScheduler	idle
13592	POSTGRES	JobScheduler	idle
13593	POSTGRES	JobScheduler	idle
13594	POSTGRES	JobScheduler	idle
13595	POSTGRES	JobScheduler	idle
13596	POSTGRES	JobScheduler	idle
13597	POSTGRES	JobScheduler	idle
13598	POSTGRES	JobScheduler	idle
13599	POSTGRES	JobScheduler	idle
13600	POSTGRES	JobScheduler	idle

9. 执行gs\_guc reload -c log\_min\_duration\_statement=100 -D /srv/BigData/dbdata\_service/data/开启sql录制，发现8.执行select \* from pg\_sta...中语句执行时长700ms，而且因为为有10000+分区，会触发执行10000+次命令。
10. 在sql前加explain (analyze,verbose,timing,costs,buffers)分析执行计划，发现执行时需要全表扫描。

```
hive> explain analyze verbose using costs buffers | SELECT 'org.apache.hadoop.hive.metastore.model.MStorageDescriptor AS MStorageDescriptor AS MStorageDescriptor, AS_LOCATION, AS_NUM_BUCKETS, AS_OUTPUT_FORMAT, AS_ID, ID FROM SDS AS WHERE AS_CD_ID = '681283' FETCH NEXT ROW ONLY);
----- QUERY PLAN -----
+-----+
| Table Scan using PCS_STATS_184 on PUBLIC.PART_COL_STATS AS | (cost=0.00, 11.82 rows) width=1218 | (actual time=0.000, 5.180 rows) loop=1 |
+-----+
| Output: 'org.apache.hadoop.hive.metastore.model.MStorageDescriptor', AS_LOCATION, AS_NUM_BUCKETS, AS_OUTPUT_FORMAT, AS_ID, ID |
+-----+
| Filter: (AS_CD_ID = '681283') |
+-----+
| Buffers: shared hit=6720 |
+-----+
| Total runtime: 0.140 ms |
+-----+
1 row(s)
```

11. 查看索引，发现不满足最左匹配原则。

```
HIVEMETA=# \d+ PART_COL_STATS
Table "PUBLIC.PART_COL_STATS"
 Column | Type | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
CS_ID | BIGINT | not null | plain | |
CAT_NAME | CHARACTER VARYING(256) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
DB_NAME | CHARACTER VARYING(128) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
TABLE_NAME | CHARACTER VARYING(256) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
PARTITION_NAME | CHARACTER VARYING(767) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
COLUMN_NAME | CHARACTER VARYING(767) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
COLUMN_TYPE | CHARACTER VARYING(128) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
PART_ID | BIGINT | not null | plain | |
LONG_LOW_VALUE | BIGINT | | plain | |
LONG_HIGH_VALUE | BIGINT | | plain | |
DOUBLE_LOW_VALUE | DOUBLE PRECISION | | plain | |
DOUBLE_HIGH_VALUE | DOUBLE PRECISION | | plain | |
BIG_DECIMAL_LOW_VALUE | CHARACTER VARYING(4000) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
BIG_DECIMAL_HIGH_VALUE | CHARACTER VARYING(4000) | default NULL::CHARACTER VARYING | extended | |
NUM_NULLS | BIGINT | not null | plain | |
NUM_DISTINCTS | BIGINT | | plain | |
BIT_VECTOR | BYTEA | | extended | |
AVG_COL_LEN | DOUBLE PRECISION | | plain | |
MAX_COL_LEN | BIGINT | | plain | |
NUM_TRUES | BIGINT | | plain | |
NUM_FALSES | BIGINT | | plain | |
LAST_ANALYZED | BIGINT | not null | plain | |
Indexes:
 "PART_COL_STATS_pkey" PRIMARY KEY, BTREE (CS_ID)
 "PART_COL_STATS_M49" BTREE (PART_ID)
 "PCS_STATS_IDX" BTREE (CAT_NAME, DB_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, PARTITION_NAME)
Foreign-key constraints:
 "PART_COL_STATS_fkey" FOREIGN KEY (PART_ID) REFERENCES PARTITIONS(PART_ID) DEFERRABLE
Has OIDs: no
```

### 处理步骤

- 重建索引。  
su - omm  
gsqll -p 20051 -U omm -W dbserverAdmin@123 -d hivemeta  
DROP INDEX PCS\_STATS\_IDX;  
CREATE INDEX PCS\_STATS\_IDX ON PART\_COL\_STATS(DB\_NAME, TABLE\_NAME, COLUMN\_NAME, PARTITION\_NAME);  
CREATE INDEX SDS\_N50 ON SDS(CD\_ID);
- 重新查看执行计划，发现语句已经可以索引查询，且5ms执行完成（原来是700ms）。重新执行hive表字段增加，已经可以添加成功。

```
----- QUERY PLAN -----
+-----+
| Index Scan using PCS_STATS_184 on PUBLIC.PART_COL_STATS AS | (cost=0.00, 11.82 rows) width=1218 | (actual time=0.000, 5.180 rows) loop=1 |
+-----+
| Output: 'org.apache.hadoop.hive.metastore.model.MStorageDescriptor', AS_LOCATION, AS_NUM_BUCKETS, AS_OUTPUT_FORMAT, AS_ID, ID |
+-----+
| Filter: (AS_CD_ID = '681283') |
+-----+
| Buffers: shared hit=6720 |
+-----+
| Total runtime: 0.140 ms |
+-----+
1 row(s)
```

## 16.9.41 Hive 服务重启失败

### 用户问题

修改Hive服务配置后，保存配置失败，Manager页面Hive服务的配置状态为配置失败。

### 问题现象

用户A在MRS节点后台上打开了Hive相关配置文件且未关闭，此时用户B在MRS Manager页面的“服务管理”中修改Hive配置项，保存配置并重启Hive服务，此时保存配置失败，并且Hive服务启动失败。

## 原因分析

由于用户B在MRS Manager页面修改配置时，配置文件被用户A在MRS节点后台打开，导致该配置文件不能被替换，最终导致Hive服务启动失败。

## 处理步骤

**步骤1** 用户需要首先手动关闭集群节点后台打开的Hive配置文件。

**步骤2** 在MRS Manager页面重新修改Hive的配置并保存配置。

**步骤3** 重启Hive服务。

----结束

## 16.9.42 hive 执行删除表失败

### 用户问题

hive表删除失败

### 问题现象

hive创建的二级分区表有两万多个分区，导致用户在执行**truncate table \${TableName}**、**drop table \${TableName}**时失败。

### 原因分析

删除文件操作是单线程串行执行的，hive分区数过多导致在元数据数据库会保存大量元数据信息，在执行删表语句时删除元数据就要用很长时间，最终在超时时间内删除不完，就会导致操作失败。

#### 📖 说明

超时时间可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > MetaStore（角色） > 服务初始化”查看，“hive.metastore.client.socket.timeout”对应的值即为超时时间时长，在“描述”列可查看默认值。

## 处理步骤

**步骤1** 如果是内部表可以先通过**alter table \${TableName} set TBLPROPERTIES('EXTERNAL'='true')**来将内部表转成外部表，这样hive删除的时候只删除元数据省去了删除hdfs数据的时间。

**步骤2** 如果要用相同的表名可以先将表结构用**show create table \${TableName}**来导出表结构，再用**ALTER TABLE \${TableName} RENAME TO \${new\_table\_name}**；来将表重命名。这样就可以新建一个和原来一样表。

**步骤3** 执行**hdfs dfs -rm -r -f \${hdfs\_path}**在hdfs上删除表数据。

**步骤4** 在hive中用**alter table \${Table\_Name} drop partition (\${PartitionName}<'XXXX' , \${PartitionName}>'XXXX' )**；删除分区(具体删除条件可灵活处理),减少文件数。

**步骤5** 删除分区少于一千个后，直接用**drop table \${TableName}**删掉表即可。

----结束

## 建议与总结

hive分区虽然可以提高查询效率,但要避免分区不合理导致出现大量小文件的问题,要提前规划好分区策略.

## 16.9.43 Hive 执行 msck repair table table\_name 报错

### 现象描述

Hive执行msck repair table table\_name报错: FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask (state=08S01,code=1)。

### 可能原因

查看HiveServer日志/var/log/Bigdata/hive/hiveserver/hive.log, 发现目录名不符合分区格式。

```
2020-07-15 15:38:10,427 | WARN | HiveServer2-Background-Pool: Thread=10905216 | Failed to run metacheck: | org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask.mack(DDLTask.java:203)
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Repair: Cannot add partition add_marketing_s.marketing_lellemarketing_codes_list:01name=2020-04-24 17k3AS593k00-due to invalid characters in the name
 at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask.mack(DDLTask.java:1986) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask.execute(DDLTask.java:424) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.Task.executeTask(Task.java:159) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.TaskRunner.runSequential(TaskRunner.java:100) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.Driver.launchTask(Driver.java:2185) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.Driver.execute(Driver.java:1841) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.Driver.runInternal(Driver.java:1527) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.Driver.run(Driver.java:1238) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hadoop.hive.ql.Driver.run(Driver.java:1233) [hive-exec-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hive.service.cli.operation.HQOperation.runQuery(HQOperation.java:240) [hive-service-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hive.service.cli.operation.HQOperation.access$400(HQOperation.java:93) [hive-service-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at org.apache.hive.service.cli.operation.HQOperation$BackgroundWork.run(HQOperation.java:379) [hive-service-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at java.security.access.AccessControlContext$1.doPrivileged(Reflective Method) [?:1.8.0_232]
 at java.security.access.AccessControlContext.doPrivileged(Information.java:1040) [hadop-common-2.8.3-mr-1.9.0-jar17]
 at org.apache.hive.service.cli.operation.HQOperation$BackgroundWork.run(HQOperation.java:393) [hive-service-2.3.3-mr-1.9.0-jar12.3.3-mr-1.9.0]
 at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:1511) [?:1.8.0_232]
 at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [?:1.8.0_232]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_232]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_232]
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_232]
```

### 处理步骤

- 方法一: 删除错误的文件或目录。
- 方法二: 执行set hive.msck.path.validation=skip, 跳过无效的目录。

## 16.10 使用 Hue


### 16.10.1 Hue 上有 job 在运行

#### 用户问题

客户查到Hue上有job在运行。

#### 问题现象

客户的MRS装好后, Hue上查到有Job在运行, 并且目前在运行的job并不是客户操作的。



Job ID	Name	Type	Status	Progress	End Time
152242338905_0006	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 11:20:15
152242338905_0007	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 11:23:34
152242338905_0006	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 11:20:47
152242338905_0006	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 08:25:18
152242338905_0004	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 08:38:26
152242338905_0004	select count(*) from tall_rickowden@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 08:40:26
152242338905_0002	select count(*) from TALL_RICKOWDEN@100@100@Stage1	MAPREDUCE	SUCCEEDED	100%	07/26/18 20:01:00
152242338905_0001	Spark JDBCServer-FRQ 148.7.143	SPARK	Running	100%	07/26/18 17:14:41
152242115982_0001	Spark JDBCServer-FRQ 148.7.143	SPARK	SUCCEEDED	100%	07/26/18 16:35:55
152239470518_0001	Spark JDBCServer-FRQ 148.7.143	SPARK	SUCCEEDED	100%	07/26/18 09:43:39

## 原因分析

此Job为Spark启动之后，系统自身连接jdbc的一个任务，是常驻的。

## 处理步骤

非问题，无需处理。

## 16.10.2 使用 IE 浏览器在 Hue 中执行 HQL 失败

### 问题背景与现象

使用IE浏览器在Hue中访问Hive Editor并执行所有HQL失败，界面提示“*There was an error with your query.*”。

### 原因分析

IE浏览器存在功能问题，不支持在307重定向中处理含有form data的AJAX POST请求，建议更换兼容的浏览器。

### 解决办法

使用Google Chrome浏览器21及以上版本。

## 16.10.3 Hue（主）无法打开 web 网页

### 问题背景与现象

访问Hue（主）的WebUI界面提示如下：

```
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.
```

### 原因分析

- Hue配置过期。
- 单Master节点集群中，Hue服务需要手动修改配置。

### 解决办法

- Hue配置过期，重启Hue服务即可。
- 单Master节点的集群Hue服务需要手动修改配置。
  - a. 登录Master节点。
  - b. 执行`hostname -i`获取本机IP。
  - c. 执行如下命令获取“HUE\_FLOAT\_IP”的地址：

```
grep "HUE_FLOAT_IP" ${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/1_*/etc*/ENV_VARS,
```

其中MRS以实际文件名为准。
  - d. 比较本机IP和“HUE\_FLOAT\_IP”的值是否相同，若不相同，请修改“HUE\_FLOAT\_IP”的值为本机IP。

- e. 重启Hue服务。

## 16.10.4 Hue WebUI 访问失败

### 用户问题

访问Hue WebUI跳转到错误的页面。

### 问题现象

查看hue web ui报错如下：

```
503 Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your requester due to maintenance downtime or capacity
problems.Please try again later.
```

### 原因分析

- hue配置过期。
- 单Master节点集群中，Hue服务需要手动修改配置。

### 处理步骤

**步骤1** 登录Master节点。

**步骤2** 执行hostname -i获取本机IP。

**步骤3** 执行如下命令获取“HUE\_FLOAT\_IP”的地址：

```
grep "HUE_FLOAT_IP" ${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/1_*/etc*/ENV_VARS,其中MRS以实际文件名为准。
```

**步骤4** 比较本机IP和“HUE\_FLOAT\_IP”的值是否相同，若不相同，请修改“HUE\_FLOAT\_IP”的值为本机IP。

**步骤5** 重启Hue服务。

----结束

## 16.10.5 Hue 界面无法加载 HBase 表

### 用户问题

用户在Hue界面将hive数据导入hbase后，报检测不到hbase表的错误。

### 问题现象

Kerberos集群中，IAM子账户权限不足导致无法加载hbase表。

### 原因分析

IAM子账户权限不足。

## 处理步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
  - 步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。
  - 步骤3 在使用的用户所在行单击“修改”。
  - 步骤4 为用户添加supergroup组。
  - 步骤5 单击“确定”完成修改操作。
- 结束

## 建议与总结

如果是开启Kerberos认证的集群，页面出现 No data available优先排查权限问题。

# 16.11 使用 Kafka

## 16.11.1 运行 Kafka 获取 topic 报错

### 用户问题

客户运行Kafka获取topic报错。

### 问题现象

运行Kafka获取topic时报错，报错内容如下：

```
ERROR org.apache.kafka.common.errors.InvalidReplicationFactorException: Replication factor: 2 larger than available brokers: 0.
```

### 原因分析

由特殊字符导致获取zookeeper地址的变量错误。

## 处理步骤

- 步骤1 登录任意一个Master节点。
  - 步骤2 执行`cat /opt/client/Kafka/kafka/config/server.properties |grep '^zookeeper.connect ='`命令，查看zookeeper地址的变量。
  - 步骤3 重新运行Kafka获取topic，其中从步骤2中获取的变量不要添加任何字符。
- 结束

## 16.11.2 Flume 可以正常连接 Kafka，但是发送消息失败。

### 问题现象

使用MRS版本安装集群，主要安装ZooKeeper、Flume、Kafka。  
在使用Flume向Kafka发送数据功能时，发现Flume发送数据到Kafka失败。

## 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. Flume连接Kafka地址错误，导致发送失败。
3. Flume发送超过Kafka大小限制的消息，导致发送失败。

## 原因分析

Flume发送数据到Kafka失败，可能原因是Flume侧问题或者Kafka侧问题。

1. Manager界面查看当前Kafka状态及监控指标。
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，选择“服务管理 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 查看Flume日志，发现打印MessageSizeTooLargeException异常信息，如下所示：

```
2016-02-26 14:55:19,126 | WARN | [SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor] | Produce request with correlation id 349829 failed due to [LOG,7]: kafka.common.MessageSizeTooLargeException | kafka.utils.Logging$class.warn(Logging.scala:83)
```

通过异常信息，发现当前Flume向Kafka写入的数据超过了Kafka服务端定义的消息的最大值。
3. 通过Manager查看Kafka服务端定义的消息的最大值。
  - MRS Manager界面操作入口：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka > 配置”。
  - FusionInsight Manager界面操作入口：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置”。进入Kafka配置页面，参数类别选择全部配置，显示所有Kafka相关配置，在“搜索”中输入message.max.bytes进行检索。  
MRS中Kafka服务端默认可以接收的消息最大为1000012 bytes =977KB。

## 解决办法

与用户确认，当前Flume发送数据确实存在超过1M的消息。因此，为了确保当前这些消息能够写入Kafka，需要调整Kafka服务端相关参数。

- 步骤1** 修改message.max.bytes，使得message.max.bytes的值大于当前业务中消息最大值，使得Kafka服务端可以接收全部消息。
- 步骤2** 修改replica.fetch.max.bytes，使得**replica.fetch.max.bytes >= message.max.bytes**，使得不同Broker上的Partition的Replica可以同步到全部消息。
  - MRS Manager界面操作入口：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka > 配置”。
  - FusionInsight Manager界面操作入口：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置”。

进入Kafka配置页面，参数类别选择全部配置，显示所有Kafka相关配置，在“搜索”中输入replica.fetch.max.bytes进行检索。



**步骤3** 单击“保存”，并重启Kafka服务，使得Kafka相关配置生效。

**步骤4** 修改消费者业务应用中fetch.message.max.bytes，使得fetch.message.max.bytes >= message.max.bytes，确保消费者可以消费到全部消息。

----结束

## 16.11.3 Producer 发送数据失败，抛出 NullPointerException

### 问题现象

使用MRS安装集群，主要安装ZooKeeper、Kafka。

在使用Producer向Kafka发送数据功能时，发现客户端抛出NullPointerException。

### 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. 客户端Producer侧配置jaas和keytab文件错误。

### 原因分析

Producer发送数据到Kafka失败，可能原因客户端Producer侧问题或者Kafka侧问题。

1. 通过Manager页面查看kafka服务状态及监控指标。
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 查看Producer客户端日志，发现打印NullPointerException异常信息，如图16-39所示。

图 16-39 Producer 客户端日志

```
[2016-12-06 02:04:05,906] - [schedule-C50D0717-4643-4D4E-9D6E-B940E4BD7159] - [kafka-producer-network-thread |
SZX1000161910-10.21.219.222-bigdata-producer-5] - [1005] - [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run
thread:
java.lang.NullPointerException
 at org.apache.kafka.common.network.Selector.pollSelectionKeys(Selector.java:302)
 at org.apache.kafka.common.network.Selector.poll(Selector.java:283)
 at org.apache.kafka.clients.NetworkClient.poll(NetworkClient.java:260)
 at org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run(Sender.java:229)
 at org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run(Sender.java:134)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
[2016-12-06 02:04:05,921] - [schedule-C50D0717-4643-4D4E-9D6E-B940E4BD7159] - [kafka-producer-network-thread |
SZX1000161910-10.21.219.222-bigdata-producer-3] - [1005] - [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run
thread:
java.lang.NullPointerException
 at org.apache.kafka.common.network.Selector.pollSelectionKeys(Selector.java:302)
 at org.apache.kafka.common.network.Selector.poll(Selector.java:283)
 at org.apache.kafka.clients.NetworkClient.poll(NetworkClient.java:260)
 at org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run(Sender.java:229)
 at org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender.run(Sender.java:134)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

或者日志中只有异常信息没有堆栈信息（只有NullPointerException无堆栈信息，出现这个问题是jdk的自我保护，相同堆栈打印太多，就会触发这个保护开关，后续不再打印堆栈），如图16-40所示。

图 16-40 异常信息

```
[2016-11-23 04:06:53,973] [kafka-producer-network-thread | producer-1] [ERROR] [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender] (run:130) - Uncaught error in kafka producer I/O thread: java.lang.NullPointerException
[2016-11-23 04:06:53,973] [kafka-producer-network-thread | producer-1] [ERROR] [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender] (run:130) - Uncaught error in kafka producer I/O thread: java.lang.NullPointerException
[2016-11-23 04:06:53,973] [kafka-producer-network-thread | producer-1] [ERROR] [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender] (run:130) - Uncaught error in kafka producer I/O thread: java.lang.NullPointerException
[2016-11-23 04:06:53,973] [kafka-producer-network-thread | producer-1] [ERROR] [org.apache.kafka.clients.producer.internals.Sender] (run:130) - Uncaught error in kafka producer I/O thread: java.lang.NullPointerException
```

3. 查看Producer客户端日志，发现打印Failed to configure SaslClientAuthenticator异常信息，如图16-41所示。

图 16-41 异常日志信息

```
[Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to configure SaslClientAuthenticator
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator.configure(SaslClientAuthenticator.java:96)
at org.apache.kafka.common.network.SaslChannelBuilder.buildChannel(SaslChannelBuilder.java:89)
... 9 more
Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to create SaslClient
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator.createSaslClient(SaslClientAuthenticator.java:112)
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator.configure(SaslClientAuthenticator.java:94)
... 10 more
Caused by: javax.security.sasl.SaslException: PLAIN: authorization ID and password must be specified
at com.sun.security.sasl.PlainClient.<init>(PlainClient.java:58)
at com.sun.security.sasl.ClientFactoryImpl.createSaslClient(ClientFactoryImpl.java:97)
at javax.security.sasl.Sasl.createSaslClient(Sasl.java:384)
at com.ibm.messagehub.login.MessageHubSaslClientFactory.createSaslClient(MessageHubSaslClientFactory.java:77)
at javax.security.sasl.Sasl.createSaslClient(Sasl.java:384)
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator$1.run(SaslClientAuthenticator.java:107)
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator$1.run(SaslClientAuthenticator.java:102)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
at org.apache.kafka.common.security.authenticator.SaslClientAuthenticator.createSaslClient(SaslClientAuthenticator.java:102)
... 11 more
```

4. 认证失败导致创建KafkaChannel失败，导致通过channel(key)方法获取的KafkaChannel为空，以至于疯狂打印NullPointerException，上述日志可以发现，认证失败的原因是用户密码不正确，密码不正确的原因可能是用户名不匹配导致。
5. 检查Jaas文件和Keytab文件，发现Jaas文件中配置使用的principal为stream。

图 16-42 检查 Jaas 文件

```
kafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
debug=false
keyTab="/opt/client/user.keytab"
useTicketCache=false
storeKey=true
principal="stream@HADOOP.COM"
useKeyTab=true;
};
```

查看user.keytab文件，发现principal为zmk\_kafka。

图 16-43 查看 user.keytab 文件

```
[root@8-5-148-6 client]# klist -kt user.keytab
Keytab name: FILE:user.keytab
KVNO Timestamp Principal

1 12/19/16 16:28:17 zmk_kafka@HADOOP.COM
1 12/19/16 16:28:17 zmk_kafka@HADOOP.COM
```

发现jaas文件和user.keytab文件中principal不对应。

该情况是由于应用程序自动定时更新Jaas文件，但是有两个不同的进程在进行更新，一个进程写入正确的Principal而另一个却写入了错误的Principal，以至于程序时而正常，时而异常。

## 解决办法

步骤1 修改Jaas文件，确保使用的Principal在Keytab文件中存在。

----结束

## 16.11.4 Producer 发送数据失败，抛出 TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED

### 问题现象

使用MRS安装集群，主要安装ZooKeeper、Kafka。

在使用Producer向Kafka发送数据功能时，发现客户端抛出TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED。

### 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. 客户端Producer侧采用非安全访问，服务端配置禁止访问。
3. 客户端Producer侧采用非安全访问，Kafka Topic设置ACL。

### 原因分析

Producer发送数据到Kafka失败，可能原因客户端Producer侧问题或者Kafka侧问题。

1. 查看kafka服务状态：
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择 "服务管理 > Kafka"，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 查看Producer客户端日志，发现打印TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED异常信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-producer.sh --broker-list 10.5.144.2:9092 --topic test 1
[2017-01-24 16:58:36,671] WARN Error while fetching metadata with correlation id 0 :
{test=TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED} (org.apache.kafka.clients.NetworkClient)
[2017-01-24 16:58:36,672] ERROR Error when sending message to topic test with key: null, value: 1
bytes with error: Not authorized to access topics: [test]
(org.apache.kafka.clients.producer.internals.ErrorLoggingCallback)
```

Producer采用9092端口来访问Kafka，9092为非安全端口。
3. 通过Manager页面，查看当前Kafka集群配置，发现未设置自定义配置“allow.everyone.if.no.acl.found” = “false”。
  - MRS Manager界面操作入口：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka > 配置”。
  - FusionInsight Manager界面操作入口：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置”。
4. 当acl设置为false不允许采用9092来进行访问。
5. 查看Producer客户端日志，发现打印TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED异常信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-producer.sh --broker-list 10.5.144.2:21005 --topic test_acl
1
[2017-01-25 11:09:40,012] WARN Error while fetching metadata with correlation id 0 :
{test_acl=TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED} (org.apache.kafka.clients.NetworkClient)
[2017-01-25 11:09:40,013] ERROR Error when sending message to topic test_acl with key: null, value:
1 bytes with error: Not authorized to access topics: [test_acl]
(org.apache.kafka.clients.producer.internals.ErrorLoggingCallback)
[2017-01-25 11:14:40,010] WARN Error while fetching metadata with correlation id 1 :
{test_acl=TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED} (org.apache.kafka.clients.NetworkClient)
```

Producer采用21005端口来访问Kafka，21005为非安全端口。

6. 通过客户端命令查看topic的acl权限设置信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:24002/
kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *
```

Topic设置acl，则不允许采用9092来访问。

7. 查看Producer客户端日志，发现打印TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED异常信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-producer.sh --broker-list 10.5.144.2:21007 --topic topic_acl
--producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
1
[2017-01-25 12:43:58,506] WARN Error while fetching metadata with correlation id 0 :
{topic_acl=TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED} (org.apache.kafka.clients.NetworkClient)
[2017-01-25 12:43:58,507] ERROR Error when sending message to topic topic_acl with key: null,
value: 1 bytes with error: Not authorized to access topics: [topic_acl]
(org.apache.kafka.clients.producer.internals.ErrorLoggingCallback)
```

Producer采用21007端口来访问Kafka。

8. 通过客户端命令klist查询当前认证用户。

```
[root@10-10-144-2 client]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: test@HADOOP.COM

Valid starting Expires Service principal
01/25/17 11:06:48 01/26/17 11:06:45 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM
```

当前认证用户为test。

9. 通过客户端命令查看topic的acl权限设置信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:2181/
kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *
```

Topic设置acl，用户test\_user具有producer权限。test无权限进行producer操作。  
解决方法参考步骤2。

10. 通过SSH登录Kafka Broker:

通过cd /var/log/Bigdata/kafka/broker命令进入日志目录。

查看kafka-authorizer.log发现如下日志提示用户不属于kafka或者kafkaadmin组。

```
2017-01-25 13:26:33,648 | INFO | [kafka-request-handler-0] | The principal is test, belongs to Group :
[hadoop, ficommon] | kafka.authorizer.logger (SimpleAclAuthorizer.scala:169)
2017-01-25 13:26:33,648 | WARN | [kafka-request-handler-0] | The user is not belongs to kafka or
kafkaadmin group, authorize failed! | kafka.authorizer.logger (SimpleAclAuthorizer.scala:170)
```

解决方法参考步骤3。

## 解决办法

**步骤1** 配置自定义配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为“true”，重启Kafka服务。

**步骤2** 采用具有权限用户登录。

例如：

**kinit test\_user**

或者赋予用户相关权限。

#### 须知

需要使用Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组）操作。

例如：

**kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:2181/kafka --topic topic\_acl --producer --add --allow-principal User:test**

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=8.5.144.2:2181/kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *
User:test has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test has Allow permission for operations: Write from hosts: *
```

**步骤3** 用户加入Kafka组或者Kafkaadmin组。

----结束

## 16.11.5 Producer 偶现发送数据失败，日志提示 Too many open files in system

### 问题背景与现象

在使用Producer向Kafka发送数据功能时，发现客户端发送失败。

图 16-44 Producer 发送数据失败

The image shows a terminal screenshot of error logs. The logs are timestamped 2018-05-08 23:29:16.856 and 2018-05-08 23:29:16.986. Each log entry starts with 'ERROR' and is followed by a stack trace from 'SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor'. The error message is 'Failed to publish events' and 'Unable to deliver event. Exception follows.' The exception class is 'org.apache.flume.sink...'.

### 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. 网络异常。
3. Kafka Topic异常。

### 原因分析


1. 查看kafka服务状态：
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择 "服务管理 > Kafka"，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。

- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka，  
查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 查看SparkStreaming日志中提示错误的Topic信息。  
执行Kafka相关命令，获取Topic分布信息和副本同步信息，观察返回结果。

```
kafka-topics.sh --describe --zookeeper <zk_host:port/chroot>
```

如图16-45所示，发现对应Topic状态正常。所有Partition均存在正常Leader信息。

图 16-45 Topic 状态




Topic	Partition	Leader	Replicas	Isr
Topic: STK6	Partition: 36	Leader: 3	Replicas: 3,5	Isr: 3,5
Topic: STK6	Partition: 37	Leader: 4	Replicas: 4,6	Isr: 4,6
Topic: STK6	Partition: 38	Leader: 5	Replicas: 5,7	Isr: 5,7
Topic: STK6	Partition: 39	Leader: 6	Replicas: 6,8	Isr: 6,8
Topic: STK6	Partition: 40	Leader: 7	Replicas: 7,9	Isr: 7,9
Topic: STK6	Partition: 41	Leader: 8	Replicas: 8,1	Isr: 8,1
Topic: STK6	Partition: 42	Leader: 9	Replicas: 9,2	Isr: 9,2
Topic: STK6	Partition: 43	Leader: 1	Replicas: 1,3	Isr: 3,1
Topic: STK6	Partition: 44	Leader: 2	Replicas: 2,4	Isr: 2,4
Topic: STK6	Partition: 45	Leader: 3	Replicas: 3,6	Isr: 3,6
Topic: STK6	Partition: 46	Leader: 4	Replicas: 4,7	Isr: 4,7
Topic: STK6	Partition: 47	Leader: 5	Replicas: 5,8	Isr: 5
Topic: STK6	Partition: 48	Leader: 6	Replicas: 6,9	Isr: 6,9
Topic: STK6	Partition: 49	Leader: 7	Replicas: 7,1	Isr: 7,1
Topic: STK6	Partition: 50	Leader: 8	Replicas: 8,2	Isr: 2,8
Topic: STK6	Partition: 51	Leader: 9	Replicas: 9,3	Isr: 9,3
Topic: STK6	Partition: 52	Leader: 1	Replicas: 1,4	Isr: 4,1
Topic: STK6	Partition: 53	Leader: 2	Replicas: 2,5	Isr: 5,2
Topic: STK6	Partition: 54	Leader: 3	Replicas: 3,7	Isr: 3,7
Topic: STK6	Partition: 55	Leader: 4	Replicas: 4,8	Isr: 4,8
Topic: STK6	Partition: 56	Leader: 5	Replicas: 5,9	Isr: 5,9
Topic: STK6	Partition: 57	Leader: 6	Replicas: 6,1	Isr: 6,1
Topic: STK6	Partition: 58	Leader: 7	Replicas: 7,2	Isr: 2,7

3. 通过telnet命令，查看是否可以连接Kafka。  

```
telnet kafka业务ip kafka业务port
```

如果无法telnet成功，请检查网络安全组与ACL。
4. 通过SSH登录Kafka Broker。  
通过`cd /var/log/Bigdata/kafka/broker`命令进入日志目录。  
查看server.log发现如下日志抛出java.io.IOException: Too many open files in system。

图 16-46 日志异常



```
2018-05-08 23:05:00,061 | ERROR | [kafka-socket-acceptor-PLAINTEXT-21005] | Error while accepting connection | kafka.network.Acceptor.accept(SocketServer.scala:336)
java.io.IOException: Too many open files in system
 at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
 at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
 at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
 at kafka.network.Acceptor.accept(SocketServer.scala:336)
```

5. 通过lsof命令查看当前节点Kafka进程句柄使用情况，发现占用的句柄数达到了47万。

图 16-47 句柄数

```
omm@1f2-bi-sparkstream-71-24-8:/var/log/Bigdata/kafka/broker> jps
24338 Kafka
14630 MetricAgentMain
30713 NodeAgent
46973 Jps
omm@1f2-bi-sparkstream-71-24-8:/var/log/Bigdata/kafka/broker> lsof -p 24383|wc
0
omm@1f2-bi-sparkstream-71-24-8:/var/log/Bigdata/kafka/broker> lsof -p 24338|wc
473282
```

6. 排查业务代码，不停地new新的producer对象，未正常关闭。

## 解决办法

**步骤1** 停止当前应用，保证服务端句柄不再疯狂增加影响服务正常运行。

**步骤2** 优化应用代码，解决句柄泄露问题。

建议：全局尽量使用一个Producer对象，在使用完成之后主动调用close接口进行句柄关闭。

----结束

## 16.11.6 Consumer 初始化成功，但是无法从 Kafka 中获取指定 Topic 消息

### 问题背景与现象

使用MRS安装集群，主要安装ZooKeeper、Flume、Kafka、Storm、Spark。

使用Storm、Spark、Flume或者自己编写consumer代码来消费Kafka中指定Topic的消息时，发现消费不到任何数据。

### 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. Consumer中ZooKeeper相关连接地址配置错误，导致无法消费。
3. Consumer发生ConsumerRebalanceFailedException异常，导致无法消费。
4. Consumer发生网络导致的ClosedChannelException异常，导致无法消费。

### 原因分析

Storm、Spark、Flume或者自定义Consumer代码可以都称为Consumer。

1. 查看kafka服务状态：
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择 "服务管理 > Kafka"，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。

2. 通过Kafka Client，判断是否可以正常消费数据。

假设客户端已经安装在/opt/client目录，test为需要消费的Topic名称，192.168.234.231为ZooKeeper的IP地址。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
kinit admin
kafka-topics.sh --zookeeper 192.168.234.231:2181/kafka --describe --topic testkafka-console-consumer.sh --topic test --zookeeper 192.168.234.231:2181/kafka --from-beginning
```

当可以消费到数据时，表示集群服务正常。

3. 查看Consumer相关配置，发现ZooKeeper连接地址错误。

- Flume

```
server.sources.Source02.type=org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource
```

```
server.sources.Source02.zookeeperConnect=192.168.234.231:2181
```

```
server.sources.Source02.topic = test
```

```
server.sources.Source02.groupId = test_01
```

- Spark

```
val zkQuorum = "192.168.234.231:2181"
```

- Storm

```
BrokerHosts brokerHosts = new ZKHosts("192.168.234.231:2181");
```

- Consumer API

```
zookeeper.connect="192.168.234.231:2181"
```

MRS中Kafka在ZooKeeper存储的ZNode是以/kafka为根路径，有别于开源。

Kafka对应的ZooKeeper连接配置为192.168.234.231:2181/kafka。

Consumer中配置为ZooKeeper连接配置为192.168.234.231:2181，导致无法正确获取Kafka中Topic相关信息。

解决方法参考[步骤1](#)。

4. 查看Consumer相关日志，发现打印ConsumerRebalanceFailedException异常。

```
2016-02-03 15:55:32,557 | ERROR | [ZkClient-EventThread-75- 192.168.234.231:2181/kafka] | Error
handling event ZkEvent[New session event sent to kafka.consumer.ZookeeperConsumerConnector
$ZKSessionExpireListener@34b41dfe] | org.I0ltec.zkclient.ZkEventThread.run(ZkEventThread.java:77)
kafka.common.ConsumerRebalanceFailedException: pc-zjqbetl86-1454482884879-2ec95ed3 can't
rebalance after 4 retries
at kafka.consumer.ZookeeperConsumerConnector
$ZKRebalancerListener.syncedRebalance(ZookeeperConsumerConnector.scala:633)
at kafka.consumer.ZookeeperConsumerConnector
$ZKSessionExpireListener.handleNewSession(ZookeeperConsumerConnector.scala:487)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient$4.run(ZkClient.java:472)
at org.I0ltec.zkclient.ZkEventThread.run(ZkEventThread.java:71)
```

通过异常信息，发现当前Consumer没有在指定的重试次数内完成Rebalance，使得Consumer没有被分配Kafka Topic-Partition，则无法消费消息。

解决方法参考[步骤3](#)。

5. 查看Consumer相关日志，发现打印Fetching topic metadata with correlation id 0 for topics [Set(test)] from broker [id:26,host:192-168-234-231,port:9092] failed错误信息和ClosedChannelException异常。

```
[2016-03-04 03:33:53,047] INFO Fetching metadata from broker id:26,host:
192-168-234-231,port:9092 with correlation id 0 for 1 topic(s) Set(test) (kafka.client.ClientUtils$)
[2016-03-04 03:33:55,614] INFO Connected to 192-168-234-231:21005 for producing
(kafka.producer.SyncProducer)
[2016-03-04 03:33:55,614] INFO Disconnecting from 192-168-234-231:21005
(kafka.producer.SyncProducer)
[2016-03-04 03:33:55,615] WARN Fetching topic metadata with correlation id 0 for topics [Set(test)]
from broker [id:26,host: 192-168-234-231,port:21005] failed (kafka.client.ClientUtils$)
java.nio.channels.ClosedChannelException
at kafka.network.BlockingChannel.send(BlockingChannel.scala:100)
at kafka.producer.SyncProducer.liftedTree$1$1(SyncProducer.scala:73)
at kafka.producer.SyncProducer.kafka$producer$SyncProducer$$doSend(SyncProducer.scala:72)
```




```
at kafka.producer.SyncProducer.send(SyncProducer.scala:113)
at kafka.client.ClientUtils$.fetchTopicMetadata(ClientUtils.scala:58)
at kafka.client.ClientUtils$.fetchTopicMetadata(ClientUtils.scala:93)
at kafka.consumer.ConsumerFetcherManager
$LeaderFinderThread.doWork(ConsumerFetcherManager.scala:66)
at kafka.utils.ShutdownableThread.run(ShutdownableThread.scala:60)
[2016-03-04 03:33:55,615] INFO Disconnecting from 192-168-234-231:21005
(kafka.producer.SyncProducer)
```

通过异常信息，发现当前Consumer无法从Kafka Broker 192-168-234-231节点获取元数据，导致无法连接正确的Broker获取消息。

6. 检查网络是否存在问题，如果网络没有问题，检查是否配置主机和IP的对应关系
  - Linux  
执行`cat /etc/hosts`命令。

图 16-48 示例 1



```
127.0.0.1 localhost
192.168.0.131 192-168-0-131
192.168.0.51 192-168-0-51
192.168.0.122 192-168-0-122
```

- Windows  
打开“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”。

图 16-49 示例 2

```
For example:
#
192.168.94.97 rhino.acme.com # source server
192.168.63.10 x.acme.com # x client host

localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
10.82.129.120 rms.huawei.com # modified by IrmTool at 2015-01-18 17:55:13
```

解决方法参考[步骤4](#)。

## 解决办法

**步骤1** ZooKeeper连接地址配置错误。

**步骤2** 修改Consumer配置中的ZooKeeper连接地址信息，保证和MRS相一致。

- Flume  
server.sources.Source02.type=org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource  
server.sources.Source02.zookeeperConnect=192.168.234.231:2181/kafka  
server.sources.Source02.topic = test  
server.sources.Source02.groupId = test\_01
- Spark  
val zkQuorum = "192.168.234.231:2181/kafka"
- Storm

```
BrokerHosts brokerHosts = new ZKHosts("192.168.234.231:2181/kafka");
```

- Consumer API  
zookeeper.connect="192.168.234.231:2181/kafka"

### 步骤3 Rebalance异常。

同一个消费者组(consumer group)有多个consumer先后启动，就是一个消费者组内有多个consumer同时消费多个partition数据，consumer端也会有负载均衡（consumer个数小于partitions数量时）。

consumer实际上是靠存储在zk中的临时节点来表明针对哪个topic的那个partition拥有读权限的。所在路径为：`/consumers/consumer-group-xxx/owners/topic-xxx/x`。

当触发负载均衡后，原来的consumer会重新计算并释放已占用的partitions，此过程需要一定的处理时间，新来的consumer抢占该partitions时很有可能会失败。

表 16-3 参数说明

名称	作用	默认值
rebalance.max.retries	Rebalance最大重试次数	4
rebalance.backoff.ms	Rebalance每次重试间隔	2000
zookeeper.session.timeout.ms	Zookeeper连接会话超时时间	15000

可以适当调大上述三个参数，可以参考如下数值：

```
zookeeper.session.timeout.ms = 45000
rebalance.max.retries = 10
rebalance.backoff.ms = 5000
```

参数设置应遵循：

**rebalance.max.retries \* rebalance.backoff.ms > zookeeper.session.timeout.ms**

### 步骤4 网络异常。

在hosts文件中没有配置主机名和IP的对应关系，导致使用主机名进行访问时，无法获取信息。

### 步骤5 在hosts文件中添加对应的主机名和IP的对应关系。

- Linux

图 16-50 示例 3

```
127.0.0.1 localhost

192.168.0.131 192-168-0-131
192.168.0.51 192-168-0-51
192.168.0.122 192-168-0-122
192.168.234.231 192-168-234-231
```

- Windows

图 16-51 示例 4

```
For example:
#
192.168.94.97 rhino.acme.com # source server
192.168.63.10 x.acme.com # x client host

localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
10.82.129.120 rms.huawei.com # modified by IrmTool at 2015-01-18 17:55:13
192.168.234.231 192-168-234-231
```

----结束

## 16.11.7 Consumer 消费数据失败，Consumer 一直处于等待状态

### 问题现象

使用MRS服务安装集群，主要安装ZooKeeper、Kafka。

在使用Consumer从Kafka消费数据时，发现客户端一直处于等待状态。

### 可能原因

1. Kafka服务异常。
2. 客户端Consumer侧采用非安全访问，服务端配置禁止访问。
3. 客户端Consumer侧采用非安全访问，Kafak Topic设置ACL。

### 原因分析

Consumer向Kafka消费数据失败，可能原因客户端Consumer侧问题或者Kafka侧问题。

1. 查看kafka服务状态：
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择 "服务管理 > Kafka"，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 查看Consumer客户端日志发现频繁连接Broker节点和断链打印信息，如下所示。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-consumer.sh --topic test --zookeeper 10.5.144.2:2181/kafka --from-beginning
```

```
[2017-03-07 09:22:00,658] INFO Fetching metadata from broker BrokerEndPoint(1,10.5.144.2,9092) with correlation id 26 for 1 topic(s) Set(test) (kafka.client.ClientUtils$)
[2017-03-07 09:22:00,659] INFO Connected to 10.5.144.2:9092 for producing (kafka.producer.SyncProducer)
[2017-03-07 09:22:00,659] INFO Disconnecting from 10.5.144.2:9092 (kafka.producer.SyncProducer)
```

Consumer采用9092端口来访问Kafka，9092为非安全端口。
3. 通过Manager页面查看当前Kafka集群配置，发现未配置自定义参数“allow.everyone.if.no.acl.found” = “false”。

- MRS Manager界面操作入口：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka > 配置”。
  - FusionInsight Manager界面操作入口：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 配置”。
4. 当acl设置为false不允许采用9092来进行访问。
  5. 查看Consumer客户端日志发现频繁连接Broker节点和断链打印信息，如下所示。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-consumer.sh --topic test_acl --zookeeper 10.5.144.2:2181/kafka --from-beginning

[2017-03-07 09:49:16,992] INFO Fetching metadata from broker BrokerEndPoint(2,10.5.144.3,9092)
with correlation id 16 for 1 topic(s) Set(topic_acl) (kafka.client.ClientUtils$)
[2017-03-07 09:49:16,993] INFO Connected to 10.5.144.3:9092 for producing
(kafka.producer.SyncProducer)
[2017-03-07 09:49:16,994] INFO Disconnecting from 10.5.144.3:9092 (kafka.producer.SyncProducer)

Consumer采用21005端口来访问Kafka，21005为非安全端口。
```
  6. 通过客户端命令查看topic的acl权限设置信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:2181/kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
 User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
 User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *

Topic设置acl，则不允许采用9092来访问。
```
  7. 查看Consumer客户端日志发现打印信息，如下所示。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-console-consumer.sh --topic topic_acl --bootstrap-server
10.5.144.2:21007 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-
beginning --new-consumer

[2017-03-07 10:19:18,478] INFO Kafka version : 0.9.0.0 (org.apache.kafka.common.utils.AppInfoParser)
[2017-03-07 10:19:18,478] INFO Kafka commitId : unknown
(org.apache.kafka.common.utils.AppInfoParser)

Consumer采用21007端口来访问Kafka。
```
  8. 通过客户端命令klist查询当前认证用户：

```
[root@10-10-144-2 client]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: test@HADOOP.COM

Valid starting Expires Service principal
01/25/17 11:06:48 01/26/17 11:06:45 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM

当前认证用户为test。
```
  9. 通过客户端命令查看topic的acl权限设置信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:24002/kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
 User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
 User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *
 User:ttest_user has Allow permission for operations: Read from hosts: *

Topic设置acl，test无权限进行consumer操作。
解决方法参考步骤2。
```
  10. 通过SSH登录Kafka Broker：  
通过cd /var/log/Bigdata/kafka/broker命令进入日志目录。  
查看kafka-authorizer.log发现如下日志提示用户不属于kafka或者kafkaadmin组。

```
2017-01-25 13:26:33,648 | INFO | [kafka-request-handler-0] | The principal is test, belongs to Group :
[hadoop, ficommon] | kafka.authorizer.logger (SimpleAclAuthorizer.scala:169)
2017-01-25 13:26:33,648 | WARN | [kafka-request-handler-0] | The user is not belongs to kafka or
kafkaadmin group, authorize failed! | kafka.authorizer.logger (SimpleAclAuthorizer.scala:170)
```

解决方法参考[步骤3](#)。

## 解决办法

**步骤1** 配置自定义参数 “allow.everyone.if.no.acl.found” 参数为 “true”，重启Kafka服务。

**步骤2** 采用具有权限用户登录。

例如：

```
kinit test_user
```

或者赋予用户相关权限。

### 须知

需要使用Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组）操作。

例如：

```
kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:2181/kafka --topic topic_acl --consumer --add --allow-principal User:test --group test
```

```
[root@10-10-144-2 client]# kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=8.5.144.2:2181/kafka --list --topic topic_acl
Current ACLs for resource `Topic:topic_acl`:
User:test_user has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test_user has Allow permission for operations: Write from hosts: *
User:test has Allow permission for operations: Describe from hosts: *
User:test has Allow permission for operations: Write from hosts: *
User:test has Allow permission for operations: Read from hosts: *
```

**步骤3** 用户加入Kafka组或者Kafkaadmin组。

----结束

## 16.11.8 新建集群 Consumer 消费数据失败，提示 GROUP\_COORDINATOR\_NOT\_AVAILABLE

### 问题背景与现象

新建Kafka集群，部署Broker节点数为2，使用Kafka客户端可以正常生产，但是无法正常消费。Consumer消费数据失败，提示GROUP\_COORDINATOR\_NOT\_AVAILABLE，关键日志如下：


```
2018-05-12 10:58:42,561 | INFO | [kafka-request-handler-3] | [GroupCoordinator 2]: Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation 118 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:59:13,562 | INFO | [executor-Heartbeat] | [GroupCoordinator 2]: Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation 119 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
```

### 可能原因

\_\_consumer\_offsets无法创建。

## 原因分析

1. 查看日志，发现大量\_\_consumer\_offset创建异常。
2. 查看集群发现当前Broker数量为2。
3. 查看\_\_consumer\_offset topic要求副本为3，因此创建失败。



## 解决办法

可以将扩容至至少3个流式core节点，或参考如下步骤修改服务配置参数。

**步骤1** 进入服务参数配置界面。

- MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，选择“服务管理 > Kafka > 服务配置”，“参数类别”设置为“全部配置”。
- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > Kafka”，单击“配置”，选择“全部配置”。

**步骤2** 搜索并修改offsets.topic.replication.factor和transaction.state.log.replication.factor的值为2。

**步骤3** 保存配置，勾选“重新启动受影响的服务或实例。”并单击“确定”重启服务。

----结束

## 16.11.9 SparkStreaming 消费 Kafka 消息失败，提示 Couldn't find leader offsets

### 问题背景与现象

使用SparkStreaming来消费Kafka中指定Topic的消息时，发现无法从Kafka中获取到数据。提示如下错误： Couldn't find leader offsets。

```
2018-05-30 12:01:17,816 | INFO | [Driver] | Reconnect due to socket error: java.net.SocketTimeoutException | kafka.utils.Logging$class.info (Logging.scala:68)
2018-05-30 12:01:47,859 | ERROR | [Driver] | User class threw exception: org.apache.spark.SparkException: java.net.SocketTimeoutException
org.apache.spark.SparkException: Couldn't find leader offsets for Set ([STEB, 57], [STEB, 211]) | org.apache.spark.Logging$class.logError (Logging.scala:96)
org.apache.spark.SparkException: java.net.SocketTimeoutException
org.apache.spark.SparkException: Couldn't find leader offsets for Set ([STEB, 57], [STEB, 211])
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaCluster$.checkErrors(KafkaCluster.scala:366)
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaCluster$.anonfun$checkErrors$1.apply(KafkaCluster.scala:366)
at scala.util.Either.fold(Either.scala:97)
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaCluster$.checkErrors(KafkaCluster.scala:365)
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaUtils$.createDirectStream(KafkaUtils.scala:422)
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaUtils$.createDirectStream(KafkaUtils.scala:532)
at org.apache.spark.streaming.kafka.KafkaUtils$.createDirectStream(KafkaUtils.scala)
at com.stk.bigdata.sparkstreaming.notify.SparkAlarmControlVz.main(SparkAlarmControlVz.java:194)
at com.stk.bigdata.sparkstreaming.submit.SparkNotifyA.main(SparkNotifyA.java:14)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.apache.spark.deploy.yarn.ApplicationMaster$$anon$2.run(ApplicationMaster.scala:540)
2018-05-30 12:01:47,863 | INFO | [Driver] | Final app status: FAILED, exitCode: 15, (reason: User class threw exception: org.apache.spark.SparkException: java.net.SocketTimeoutException: Couldn't find leader offsets for Set ([STEB, 57], [STEB, 211])) | org.apache.spark.Logging$class.logInfo (Logging.scala:59)
2018-05-30 12:01:47,866 | INFO | [pool-1-thread-1] | Invoking stop 0 from shutdown hook | org.apache.spark.Logging$class.logInfo (Logging.scala:59)
```

## 可能原因

- Kafka服务异常。
- 网络异常。
- Kafka Topic异常。

## 原因分析

**步骤1** 通过Manager页面，查看Kafka集群当前状态，发现状态为“良好”，且监控指标内容显示正确。

**步骤2** 查看SparkStreaming日志中提示错误的Topic信息。

执行Kafka相关命令，获取Topic分布信息和副本同步信息，观察返回结果。

```
kafka-topics.sh --describe --zookeeper <zk_host:port/chroot> --topic <topic name>
```

如下所示，发现对应Topic状态正常。所有Partition均存在正常Leader信息。

图 16-52 Topic 分布信息和副本同步信息

```
Topic: STK6 Partition: 36 Leader: 3 Replicas: 3,5 Isr: 3,5
Topic: STK6 Partition: 37 Leader: 4 Replicas: 4,6 Isr: 4,6
Topic: STK6 Partition: 38 Leader: 5 Replicas: 5,7 Isr: 5,7
Topic: STK6 Partition: 39 Leader: 6 Replicas: 6,8 Isr: 6,8
Topic: STK6 Partition: 40 Leader: 7 Replicas: 7,9 Isr: 7,9
Topic: STK6 Partition: 41 Leader: 8 Replicas: 8,1 Isr: 8,1
Topic: STK6 Partition: 42 Leader: 9 Replicas: 9,2 Isr: 9,2
Topic: STK6 Partition: 43 Leader: 1 Replicas: 1,3 Isr: 3,1
Topic: STK6 Partition: 44 Leader: 2 Replicas: 2,4 Isr: 2,4
Topic: STK6 Partition: 45 Leader: 3 Replicas: 3,6 Isr: 3,6
Topic: STK6 Partition: 46 Leader: 4 Replicas: 4,7 Isr: 4,7
Topic: STK6 Partition: 47 Leader: 5 Replicas: 5,8 Isr: 5
Topic: STK6 Partition: 48 Leader: 6 Replicas: 6,9 Isr: 6,9
Topic: STK6 Partition: 49 Leader: 7 Replicas: 7,1 Isr: 7,1
Topic: STK6 Partition: 50 Leader: 8 Replicas: 8,2 Isr: 2,8
Topic: STK6 Partition: 51 Leader: 9 Replicas: 9,3 Isr: 9,3
Topic: STK6 Partition: 52 Leader: 1 Replicas: 1,4 Isr: 4,1
Topic: STK6 Partition: 53 Leader: 2 Replicas: 2,5 Isr: 5,2
Topic: STK6 Partition: 54 Leader: 3 Replicas: 3,7 Isr: 3,7
Topic: STK6 Partition: 55 Leader: 4 Replicas: 4,8 Isr: 4,8
Topic: STK6 Partition: 56 Leader: 5 Replicas: 5,9 Isr: 5,9
Topic: STK6 Partition: 57 Leader: 6 Replicas: 6,1 Isr: 6,1
Topic: STK6 Partition: 58 Leader: 7 Replicas: 7,2 Isr: 2,7
```

**步骤3** 检查客户端与Kafka集群网络是否连通，若网络不通协调网络组进行处理。

**步骤4** 通过SSH登录Kafka Broker。

通过`cd /var/log/Bigdata/kafka/broker`命令进入日志目录。

查看server.log发现如下日志抛出`java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory`。

```
2018-05-30 12:02:00,246 | ERROR | [kafka-network-thread-6-PLAINTEXT-3] | Processor got uncaught exception. | kafka.network.Processor (Logging.scala:103)
```

```
java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory
at java.nio.Bits.reserveMemory(Bits.java:694)
at java.nio.DirectByteBuffer.<init>(DirectByteBuffer.java:123)
```

```
at java.nio.ByteBuffer.allocateDirect(ByteBuffer.java:311)
at sun.nio.ch.Util.getTemporaryDirectBuffer(Util.java:241)
at sun.nio.ch.IOUtil.read(IOUtil.java:195)
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.read(SocketChannelImpl.java:380)
```

```
at
org.apache.kafka.common.network.PlaintextTransportLayer.read(PlaintextTransport
Layer.java:110)
```

**步骤5** 通过Manager页面，查看当前Kafka集群配置。

- MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，选择“服务管理 > Kafka > 服务配置”，“参数类别”设置为“全部配置”，发现“KAFKA\_JVM\_PERFORMANCE\_OPTS”的中“-XX:MaxDirectMemorySize”值为“1G”。
- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > Kafka”，单击“配置”，选择“全部配置”，发现“KAFKA\_JVM\_PERFORMANCE\_OPTS”的中“-XX:MaxDirectMemorySize”值为“1G”。

**步骤6** 直接内存配置过小导致报错，而且一旦直接内存溢出，该节点将无法处理新请求，会导致其他节点或者客户端访问超时失败。

----结束

## 解决办法

**步骤1** 登录到Manager，进入 Kafka 配置页面。

- MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，选择“服务管理 > Kafka > 服务配置”。
- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > Kafka”，单击“配置”。

**步骤2** 选择“全部配置”，搜索并修改KAFKA\_JVM\_PERFORMANCE\_OPTS的值。

**步骤3** 保存配置，勾选“重新启动受影响的服务或实例。”并单击“确定”重启服务。

----结束

## 16.11.10 Consumer 消费数据失败，提示 SchemaException: Error reading field 'brokers'

### 问题背景与现象

Consumer来消费Kafka中指定Topic的消息时，发现无法从Kafka中获取到数据。提示如下错误： org.apache.kafka.common.protocol.types.SchemaException: Error reading field 'brokers': Error reading field 'host': Error reading string of length 28271, only 593 bytes available。

```
Exception in thread "Thread-0" org.apache.kafka.common.protocol.types.SchemaException: Error reading
field 'brokers': Error reading field 'host': Error reading string of length 28271, only 593 bytes available
at org.apache.kafka.common.protocol.types.Schema.read(Schema.java:73)
at org.apache.kafka.clients.NetworkClient.parseResponse(NetworkClient.java:380)
at org.apache.kafka.clients.NetworkClient.handleCompletedReceives(NetworkClient.java:449)
at org.apache.kafka.clients.NetworkClient.poll(NetworkClient.java:269)
at
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerNetworkClient.clientPoll(ConsumerNetworkClient.java:
```



```
360)
at
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerNetworkClient.poll(ConsumerNetworkClient.java:224)
at
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerNetworkClient.poll(ConsumerNetworkClient.java:192)
at
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerNetworkClient.poll(ConsumerNetworkClient.java:163)
at org.apache.kafka.clients.consumer.internals.AbstractCoordinator.ensureCoordinatorReady(AbstractCoordinator.java:179)
at org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer.pollOnce(KafkaConsumer.java:973)
at org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer.poll(KafkaConsumer.java:937)
at KafkaNew.Consumer$ConsumerThread.run(Consumer.java:40)
```

## 可能原因

客户端和服务端Jar版本不一致。

## 解决办法

修改Consumer应用程序中kafka jar，确保和服务端保持一致。

## 16.11.11 Consumer 消费数据是否丢失排查

### 问题背景与现象

客户将消费完的数据存入数据库，发现数据与生产数据不一致，怀疑Kafka消费丢数据

### 可能原因

- 客户代码原因
- Kafka生产数据写入异常
- Kafka消费数据异常

### 解决办法

Kafka排查：

**步骤1** 通过consumer-groups.sh来观察写入和消费的offset的变化情况（生产一定数量的消息，客户端进行消费，观察offset的变化）。

```
2019-04-08 14:23:29,341 WARN [principal@mail]: TGT renewal thread has been interrupted and will exit. (org.apache.kafka.common.security.authenticator.FerretLogin)
root@hmi2igdatacm3 kafka: /bin/kafka-consumer-groups.sh --describe --bootstrap-server 10.1.1.49:1007 --new-consumer --group yhdshaj --command-config config/consum
properties
ote: This will only show information about consumers that use the Java consumer API (non-ZooKeeper-based consumers).

TOPIC PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG CONSUMER-ID HOST
ENT-ID
LMSJDSB 0 290078541 290078541 0 consumer-1-7bb54edf-9cbb-4d58-989b-1b4e6607217e /10.2.1.180
sumer-1
LMSJDSB 1 281608671 281608671 0 consumer-1-7bb54edf-9cbb-4d58-989b-1b4e6607217e /10.2.1.180
sumer-1
LMSJDSB 2 283880519 283880519 0 consumer-1-7bb54edf-9cbb-4d58-989b-1b4e6607217e /10.2.1.180
sumer-1
```

**步骤2** 新建一个消费组，用客户端进行消费，然后查看消费的消息。

new-consumer:

```
kafka-console-consumer.sh --topic <topic name> --bootstrap-server <IP1:PORT, IP2:PORT,...> --new-consumer --consumer.config <config file>
```

----结束

客户代码排查：

- 步骤1** 查看客户端里有没有提交offsets的报错。
  - 步骤2** 如果没有报错把消费的API里加上打印消息，打印少量数据（只打印key即可），查看丢失的数据。
- 结束

## 16.11.12 Kafka Broker 上报进程异常，日志提示 IllegalArgumentException

### 问题背景与现象

使用Manager提示进程故障告警，查看告警进程为Kafka Broker。

### 可能原因

Broker配置异常。

### 原因分析

1. 在Manager页面，在告警页面得到主机信息。
2. 通过SSH登录Kafka Broker，执行`cd /var/log/Bigdata/kafka/broker`命令进入日志目录。

查看server.log发现如下日志抛出IllegalArgumentException异常，提示  
java.lang.IllegalArgumentException: requirement failed: replica.fetch.max.bytes should be equal or greater than message.max.bytes。

```
2017-01-25 09:09:14,930 | FATAL | [main] | | kafka.Kafka$ (Logging.scala:113)
java.lang.IllegalArgumentException: requirement failed: replica.fetch.max.bytes should be equal or
greater than message.max.bytes
 at scala.Predef$.require(Predef.scala:233)
 at kafka.server.KafkaConfig.validateValues(KafkaConfig.scala:959)
 at kafka.server.KafkaConfig.<init>(KafkaConfig.scala:944)
 at kafka.server.KafkaConfig$.fromProps(KafkaConfig.scala:701)
 at kafka.server.KafkaConfig$.fromProps(KafkaConfig.scala:698)
 at kafka.server.KafkaServerStartable$.fromProps(KafkaServerStartable.scala:28)
 at kafka.Kafka$.main(Kafka.scala:60)
 at kafka.Kafka.main(Kafka.scala)
```

Kafka要求replica.fetch.max.bytes 需要大于等于message.max.bytes。

3. 进入Kafka配置页面，选择“全部配置”，显示所有Kafka相关配置，分别搜索message.max.bytes、replica.fetch.max.bytes进行检索，发现replica.fetch.max.bytes小于message.max.bytes。

### 解决办法

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 搜索并修改replica.fetch.max.bytes参数，使得replica.fetch.max.bytes的值大于等于message.max.bytes，使得不同Broker上的Partition的Replica可以同步到全部消息。
- 步骤3** 保存配置，查看集群是否存在配置过期的服务，如果存在，需重启对应服务或角色实例使配置生效。

**步骤4** 修改消费者业务应用中fetch.message.max.bytes，使得fetch.message.max.bytes的值大于等于message.max.bytes，确保消费者可以消费到全部消息。

---结束

## 16.11.13 执行 Kafka Topic 删除操作，提示 AdminOperationException

### 问题背景与现象

在使用Kafka客户端命令设置Topic ACL权限时，发现Topic无法被设置。

```
kafka-topics.sh --delete --topic test4 --zookeeper 10.5.144.2:2181/kafka
```

提示错误ERROR kafka.admin.AdminOperationException: Error while deleting topic test4。

具体如下：

```
Error while executing topic command : Error while deleting topic test4
[2017-01-25 14:00:20,750] ERROR kafka.admin.AdminOperationException: Error while deleting topic test4
at kafka.admin.TopicCommand$$anonfun$deleteTopic$1.apply(TopicCommand.scala:177)
at kafka.admin.TopicCommand$$anonfun$deleteTopic$1.apply(TopicCommand.scala:162)
at scala.collection.mutable.ResizableArray$class.foreach(ResizableArray.scala:59)
at scala.collection.mutable.ArrayBuffer.foreach(ArrayBuffer.scala:47)
at kafka.admin.TopicCommand$.deleteTopic(TopicCommand.scala:162)
at kafka.admin.TopicCommand$.main(TopicCommand.scala:68)
at kafka.admin.TopicCommand.main(TopicCommand.scala)
(kafka.admin.TopicCommand$)
```

### 可能原因

用户不属于**kafkaadmin**组，Kafka提供安全访问接口，kafkaadmin组用户才可以进行topic删除操作。

### 原因分析

1. 使用客户端命令，打印AdminOperationException异常。

2. 通过客户端命令**klist**查询当前认证用户：

```
[root@10-10-144-2 client]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: test@HADOOP.COM

Valid starting Expires Service principal
01/25/17 11:06:48 01/26/17 11:06:45 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM
```

如上例中当前认证用户为test。

3. 通过命令**id**查询用户组信息

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10003(kafka)
```

### 解决办法

MRS Manager界面操作：

**步骤1** 登录MRS Manager。

**步骤2** 选择“系统设置 > 用户管理”。

**步骤3** 在操作用户对应的“操作”列，单击“修改”。

**步骤4** 为用户加入kafkaadmin组。单击“确定”完成修改操作。

**步骤5** 通过命令id查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

---结束

FusionInsight Manager界面操作：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。

**步骤3** 在使用的用户所在行的单击“修改”。

**步骤4** 为用户添加kafkaadmin组。单击“确定”完成修改操作。

**步骤5** 通过命令id查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

---结束

## 16.11.14 执行 Kafka Topic 创建操作，发现无法创建提示 NoAuthException

### 问题背景与现象

在使用Kafka客户端命令创建Topic时，发现Topic无法被创建。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.234.231:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 2 --
topic test
```

提示错误NoAuthException，KeeperErrorCode = NoAuth for /config/topics。

具体如下：

```
Error while executing topic command org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /config/topics
org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /config/topics
at org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException.create(ZkException.java:68)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:685)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.create(ZkClient.java:304)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.createPersistent(ZkClient.java:213)
at kafka.utils.ZkUtils$.createParentPath(ZkUtils.scala:215)
at kafka.utils.ZkUtils$.updatePersistentPath(ZkUtils.scala:338)
at kafka.admin.AdminUtils$.writeTopicConfig(AdminUtils.scala:247)
```

### 可能原因

用户不属于kafkaadmin组，Kafka提供安全访问接口，kafkaadmin组用户才可以进行topic删除操作。

## 原因分析

1. 使用客户端命令，打印NoAuthException异常。  
Error while executing topic command org.apache.zookeeper.KeeperException\$NoAuthException:  
KeeperErrorCode = NoAuth for /config/topics  
org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException: org.apache.zookeeper.KeeperException\$NoAuthException:  
KeeperErrorCode = NoAuth for /config/topics  
at org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException.create(ZkException.java:68)  
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:685)  
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.create(ZkClient.java:304)  
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.createPersistent(ZkClient.java:213)  
at kafka.utils.ZkUtils\$.createParentPath(ZkUtils.scala:215)  
at kafka.utils.ZkUtils\$.updatePersistentPath(ZkUtils.scala:338)  
at kafka.admin.AdminUtils\$.writeTopicConfig(AdminUtils.scala:247)
2. 通过客户端命令**klist**查询当前认证用户：  
[root@10-10-144-2 client]# klist  
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc\_0  
Default principal: test@HADOOP.COM  
  
Valid starting Expires Service principal  
01/25/17 11:06:48 01/26/17 11:06:45 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM  
如上例中当前认证用户为**test**。
3. 通过命令**id**查询用户组信息。  
[root@10-10-144-2 client]# id test  
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10003(kafka)

## 解决办法

MRS Manager界面操作：

- 步骤1 登录MRS Manager。
- 步骤2 选择“系统设置 > 用户管理”。
- 步骤3 在操作用户对应的“操作”列，单击“修改”。
- 步骤4 为用户加入**kafkaadmin**组。
- 步骤5 通过命令**id**查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

----结束

FusionInsight Manager界面操作：

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户”。
- 步骤3 在使用的用户所在行的单击“修改”。
- 步骤4 为用户添加**kafkaadmin**组。单击“确定”完成修改操作。
- 步骤5 通过命令**id**查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

----结束

## 16.11.15 执行 Kafka Topic 设置 ACL 操作失败，提示 NoAuthException

### 问题背景与现象

在使用Kafka客户端命令设置Topic ACL权限时，发现Topic无法被设置。

```
kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=10.5.144.2:2181/kafka --topic topic_acl --producer --add --allow-principal User:test_acl
```

提示错误NoAuthException: KeeperErrorCode = NoAuth for /kafka-acl-changes/acl\_changes\_0000000002。

具体如下：

```
Error while executing ACL command: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /kafka-acl-changes/acl_changes_0000000002
org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /kafka-acl-changes/acl_changes_0000000002
at org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException.create(ZkException.java:68)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:995)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.delete(ZkClient.java:1038)
at kafka.utils.ZkUtils.deletePath(ZkUtils.scala:499)
at kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener$$anonfun$purgeObsoleteNotifications
$1.apply(ZkNodeChangeNotificationListener.scala:118)
at kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener$$anonfun$purgeObsoleteNotifications
$1.apply(ZkNodeChangeNotificationListener.scala:112)
at scala.collection.mutable.ResizableArray$class.foreach(ResizableArray.scala:59)
at scala.collection.mutable.ArrayBuffer.foreach(ArrayBuffer.scala:47)
at
kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener.purgeObsoleteNotifications(ZkNodeChangeNotificati
oner.scala:112)
at kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener.kafka$common$ZkNodeChangeNotificationListener$
$processNotifications(ZkNodeChangeNotificationListener.scala:97)
at
kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener.processAllNotifications(ZkNodeChangeNotificationListe
ner.scala:77)
at kafka.common.ZkNodeChangeNotificationListener.init(ZkNodeChangeNotificationListener.scala:65)
at kafka.security.auth.SimpleAclAuthorizer.configure(SimpleAclAuthorizer.scala:136)
at kafka.admin.AclCommand$.withAuthorizer(AclCommand.scala:73)
at kafka.admin.AclCommand$.addAcl(AclCommand.scala:80)
at kafka.admin.AclCommand$.main(AclCommand.scala:48)
at kafka.admin.AclCommand.main(AclCommand.scala)
Caused by: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException: KeeperErrorCode = NoAuth for /kafka-
acl-changes/acl_changes_0000000002
at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:117)
at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:51)
at org.apache.zookeeper.ZooKeeper.delete(ZooKeeper.java:1416)
at org.I0ltec.zkclient.ZkConnection.delete(ZkConnection.java:104)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient$11.call(ZkClient.java:1042)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:985)
```

### 可能原因

用户不属于kafkaadmin组，Kafka提供安全访问接口，kafkaadmin组用户才可以进行设置操作。

### 原因分析

1. 使用客户端命令，打印NoAuthException异常。
2. 通过客户端命令klist查询当前认证用户：

```
[root@10-10-144-2 client]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
```

```
Default principal: test@HADOOP.COM
```

```
Valid starting Expires Service principal
01/25/17 11:06:48 01/26/17 11:06:45 krbtgt/HADOOP.COM@HADOOP.COM
```

如上例中当前认证用户为**test**。

3. 通过命令**id**查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10003(kafka)
```

## 解决办法

MRS Manager界面操作：

**步骤1** 登录MRS Manager。

**步骤2** 选择“系统设置 > 用户管理”。

**步骤3** 在操作用户对应的“操作”列，单击“修改”。

**步骤4** 为用户加入**kafkaadmin**组。

**步骤5** 通过命令**id**查询用户组信息。

```
[root@host1 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

----结束

FusionInsight Manager界面操作：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。

**步骤3** 在使用的用户所在行的单击“修改”。

**步骤4** 为用户添加**kafkaadmin**组。单击“确定”完成修改操作。

**步骤5** 通过命令**id**查询用户组信息。

```
[root@10-10-144-2 client]# id test
uid=20032(test) gid=10001(hadoop) groups=10001(hadoop),9998(ficommon),10002(kafkaadmin),
10003(kafka)
```

----结束

## 16.11.16 执行 Kafka Topic 创建操作，发现无法创建提示 replication factor larger than available brokers

### 问题背景与现象

在使用Kafka客户端命令创建Topic时，发现Topic无法被创建。

```
kafka-topics.sh --create --replication-factor 2 --partitions 2 --topic test --zookeeper
192.168.234.231:2181
```

提示错误replication factor larger than available brokers。

具体如下：

```
Error while executing topic command : replication factor: 2 larger than available brokers: 0
[2017-09-17 16:44:12,396] ERROR kafka.admin.AdminOperationException: replication factor: 2 larger than
```

```
available brokers: 0
at kafka.admin.AdminUtils$.assignReplicasToBrokers(AdminUtils.scala:117)
at kafka.admin.AdminUtils$.createTopic(AdminUtils.scala:403)
at kafka.admin.TopicCommand$.createTopic(TopicCommand.scala:110)
at kafka.admin.TopicCommand$.main(TopicCommand.scala:61)
at kafka.admin.TopicCommand.main(TopicCommand.scala)
(kafka.admin.TopicCommand$)
```

## 可能原因

- Kafka服务处于停止状态。
- Kafka服务当前可用Broker小于设置的replication-factor。
- 客户端命令中Zookeeper地址参数配置错误。

## 原因分析

1. 使用客户端命令，打印replication factor larger than available brokers异常。  
Error while executing topic command : replication factor: 2 larger than available brokers: 0  
[2017-09-17 16:44:12,396] ERROR kafka.admin.AdminOperationException: replication factor: 2 larger than available brokers: 0  
at kafka.admin.AdminUtils\$.assignReplicasToBrokers(AdminUtils.scala:117)  
at kafka.admin.AdminUtils\$.createTopic(AdminUtils.scala:403)  
at kafka.admin.TopicCommand\$.createTopic(TopicCommand.scala:110)  
at kafka.admin.TopicCommand\$.main(TopicCommand.scala:61)  
at kafka.admin.TopicCommand.main(TopicCommand.scala)  
(kafka.admin.TopicCommand\$)
2. 通过Manager参看Kafka服务是否处于正常状态，当前可用Broker是否小于设置的replication-factor。
3. 检查客户端命令中ZooKeeper地址是否正确，访问ZooKeeper上所存放的Kafka信息，其路径（Znode）应该加上/kafka，发现配置中缺少/kafka。  
[root@10-10-144-2 client]#  
kafka-topics.sh --create --replication-factor 2 --partitions 2 --topic test --zookeeper 192.168.234.231:2181

## 解决办法

**步骤1** 保证Kafka服务处于正常状态，且可用Broker不小于设置的replication-factor。

**步骤2** 创建命令中ZooKeeper地址信息需要添加/kafka。

```
[root@10-10-144-2 client]#
kafka-topics.sh --create --replication-factor 1 --partitions 2 --topic test --zookeeper 192.168.234.231:2181/kafka
```

----结束

## 16.11.17 Consumer 消费数据存在重复消费现象

### 问题背景与现象

当数据量较大时会频繁的发生rebalance导致出现重复消费的情况，关键日志如下：

```
2018-05-12 10:58:42,561 | INFO | [kafka-request-handler-3] | [GroupCoordinator 2]: Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation 118 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:58:43,245 | INFO | [kafka-request-handler-5] | [GroupCoordinator 2]: Stabilized group DemoConsumer generation 119 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:58:43,560 | INFO | [kafka-request-handler-7] | [GroupCoordinator 2]: Assignment received from leader for group DemoConsumer for generation 119 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:59:13,562 | INFO | [executor-Heartbeat] | [GroupCoordinator 2]: Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation 119 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
```



```
2018-05-12 10:59:13,790 | INFO | [kafka-request-handler-3] | [GroupCoordinator 2]: Stabilized group DemoConsumer generation 120 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:59:13,791 | INFO | [kafka-request-handler-0] | [GroupCoordinator 2]: Assignment received from leader for group DemoConsumer for generation 120 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:59:43,802 | INFO | [kafka-request-handler-2] | Rolled new log segment for '__consumer_offsets-17' in 2 ms. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
2018-05-12 10:59:52,456 | INFO | [group-metadata-manager-0] | [Group Metadata Manager on Broker 2]: Removed 0 expired offsets in 0 milliseconds. | kafka.coordinator.GroupMetadataManager (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,772 | INFO | [kafka-scheduler-6] | Deleting segment 0 from log __consumer_offsets-17. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,773 | INFO | [kafka-scheduler-6] | Deleting index /srv/BigData/kafka/data4/kafka-logs/__consumer_offsets-17/00000000000000000000.index.deleted | kafka.log.OffsetIndex (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,773 | INFO | [kafka-scheduler-2] | Deleting segment 2147948547 from log __consumer_offsets-17. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,773 | INFO | [kafka-scheduler-4] | Deleting segment 4282404355 from log __consumer_offsets-17. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,775 | INFO | [kafka-scheduler-2] | Deleting index /srv/BigData/kafka/data4/kafka-logs/__consumer_offsets-17/00000000002147948547.index.deleted | kafka.log.OffsetIndex (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:49,775 | INFO | [kafka-scheduler-4] | Deleting index /srv/BigData/kafka/data4/kafka-logs/__consumer_offsets-17/00000000004282404355.index.deleted | kafka.log.OffsetIndex (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:50,533 | INFO | [kafka-scheduler-6] | Deleting segment 4283544095 from log __consumer_offsets-17. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:00:50,569 | INFO | [kafka-scheduler-6] | Deleting index /srv/BigData/kafka/data4/kafka-logs/__consumer_offsets-17/00000000004283544095.index.deleted | kafka.log.OffsetIndex (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:02:21,178 | INFO | [kafka-request-handler-2] | [GroupCoordinator 2]: Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation 120 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:02:22,839 | INFO | [kafka-request-handler-4] | [GroupCoordinator 2]: Stabilized group DemoConsumer generation 121 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:02:23,169 | INFO | [kafka-request-handler-1] | [GroupCoordinator 2]: Assignment received from leader for group DemoConsumer for generation 121 | kafka.coordinator.GroupCoordinator (Logging.scala:68)
2018-05-12 11:02:49,913 | INFO | [kafka-request-handler-6] | Rolled new log segment for '__consumer_offsets-17' in 2 ms. | kafka.log.Log (Logging.scala:68)
```

其中Preparing to restabilize group DemoConsumer with old generation表示正在发生rebalance。

## 可能原因

参数设置不合理。

## 原因分析

原因：由于参数设置不当，数据量大时数据处理时间过长，导致频繁发生balance，此时offset无法正常提交，导致重复消费数据。

原理：每次poll的数据处理完后才提交offset，如果poll数据后的处理时长超出了session.timeout.ms的设置时长，此时发生rebalance导致本次消费失败，已经消费数据的offset无法正常提交，所以下次重新消费时还是在旧的offset消费数据，从而导致消费数据重复。

## 解决办法

建议用户在Manager页面调整以下服务参数：

request.timeout.ms=100000

session.timeout.ms=90000

max.poll.records=50

heartbeat.interval.ms=3000

其中：

request.timeout.ms要比session.timeout.ms大10s。

session.timeout.ms的大小设置要在服务端参数group.min.session.timeout.ms和group.max.session.timeout.ms之间。

以上参数可以根据实际情况进行适当的调整，特别是max.poll.records，这个参数是为了控制每次poll数据的records量，保证每次的处理时长尽量保持稳定。目的是为了保证poll数据以后的处理时间不要超过session.timeout.ms的时间。

## 参考信息

- poll之后的数据处理效率要高，不要阻塞下一次poll
- poll方法和数据处理建议异步处理

## 16.11.18 执行 Kafka Topic 创建操作，发现 Partition 的 Leader 显示为 none

### 问题背景与现象

在使用Kafka客户端命令创建Topic时，发现创建Topic Partition的Leader显示为none。

```
[root@10-10-144-2 client]#
kafka-topics.sh --create --replication-factor 1 --partitions 2 --topic test --zookeeper 10.6.92.36:2181/
kafka
```

```
Created topic "test".
```

```
[root@10-10-144-2 client]#
kafka-topics.sh --describe --zookeeper 10.6.92.36:2181/kafka

Topic:test PartitionCount:2 ReplicationFactor:2 Configs:
Topic: test Partition: 0 Leader: none Replicas: 2,3 Isr:
Topic: test Partition: 1 Leader: none Replicas: 3,1 Isr:
```

### 可能原因

- Kafka服务处于停止状态。
- 找不到用户组信息。

### 原因分析

1. 查看kafka服务状态及监控指标。
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择“服务管理 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka”，查看当前Kafka状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 在Kafka概览页面获取Controller节点信息。
3. 登录Controller所在节点，通过`cd /var/log/Bigdata/kafka/broker`命令进入节点日志目录，在state-change.log发现存在ZooKeeper权限异常，提示NoAuthException。

```
2018-05-31 09:20:42,436 | ERROR | [ZkClient-
EventThread-34-10.6.92.36:24002,10.6.92.37:24002,10.6.92.38:24002/kafka] | Controller 4 epoch 6
initiated state change for partition [test,1] from NewPartition to OnlinePartition failed |
state.change.logger (Logging.scala:103)
```

```
org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException:
KeeperErrorCode = NoAuth for /brokers/topics/test/partitions
at org.I0ltec.zkclient.exception.ZkException.create(ZkException.java:68)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:1000)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.create(ZkClient.java:527)
at org.I0ltec.zkclient.ZkClient.createPersistent(ZkClient.java:293)
```

#### 4. 查看对应时间段ZooKeeper审计日志，权限异常。

```
2018-05-31 09:20:42,421 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions/0/state result=failure
2018-05-31 09:20:42,423 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions/0 result=failure
2018-05-31 09:20:42,435 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions result=failure
2018-05-31 09:20:42,439 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions/1/state result=failure
2018-05-31 09:20:42,441 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions/1 result=failure
2018-05-31 09:20:42,453 | ERROR | CommitProcWorkThread-1 | session=0xc3000007015d5a18
user=10.6.92.39,kafka/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM,kafka/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM ip=10.6.92.39 operation=create znode
target=ZooKeeperServer znode=/kafka/brokers/topics/test/partitions result=failure
```

#### 5. 在ZooKeeper各个实例节点上执行**id -Gn kafka**命令，发现有一个节点无法查询用户组信息。

```
[root @bdpsit3ap03 ~]# id -Gn kafka
id: kafka: No such user
[root @bdpsit3ap03 ~]#
```

#### 6. MRS集群中的用户管理由LDAP服务管理提供，又依赖于操作系统的sssd (redhat)，nscd (suse) 服务，用户的建立到同步到sssd服务需要一定时间，如果此时用户没有生效，或者sssd版本存在bug的情况下，某些情况下在ZooKeeper节点会出现用户无效的情况，导致创建Topic异常。

## 解决办法

### 步骤1 重启sssd/nscd服务。

- RedHat  
`service sssd restart`
- SUSE  
`sevice nscd restart`

### 步骤2 重启相关服务后，在节点通过**id username**命令查看相应用户信息是否已有效。

----结束

## 16.11.19 Kafka 安全使用说明

### Kafka API 简单说明

- 新Producer API  
指org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer中定义的接口，在使用“kafka-console-producer.sh”时，默认使用此API。
- 旧Producer API  
指kafka.producer.Producer中定义的接口，在使用“kafka-console-producer.sh”时，加“--old-producer”参数会调用此API。
- 新Consumer API  
指org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer中定义的接口，在使用“kafka-console-consumer.sh”时，加“--new-consumer”参数会调用此API。
- 旧Consumer API  
指kafka.consumer.ConsumerConnector中定义的接口，在使用“kafka-console-consumer.sh”时，默认使用此API。

#### 📖 说明

新Producer API和新Consumer API，在下文中统称为新API。

### Kafka 访问协议说明

Kafka当前支持四种协议类型的访问：PLAINTEXT、SSL、SASL\_PLAINTEXT、SASL\_SSL。

Kafka服务启动时，默认会启动PLAINTEXT和SASL\_PLAINTEXT两种协议类型的访问监听。可通过设置Kafka服务配置参数“ssl.mode.enable”为“true”，来启动SSL和SASL\_SSL两种协议类型的访问监听。

下表是四中协议类型的简单说明：

协议类型	说明	支持的API	默认端口
PLAINTEXT	支持无认证的明文访问	新API和旧API	9092
SASL_PLAINTEXT	支持Kerberos认证的明文访问	新API	21007
SSL	支持无认证的SSL加密访问	新API	9093
SASL_SSL	支持Kerberos认证的SSL加密访问	新API	21009

### Topic 的 ACL 设置

Kafka支持安全访问，因此可以针对Topic进行ACL设置，从而控制不同的用户可以访问不同的Topic。Topic的权限信息，需要在Linux客户端上，使用“kafka-acls.sh”脚本进行查看和设置。

- 操作场景  
该任务指导Kafka管理员根据业务需求，为其他使用Kafka的系统用户授予相关Topic的特定权限。

Kafka默认用户组信息表所示。

用户组名	描述
kafkaadmin	Kafka管理员用户组。添加入本组的用户，拥有所有Topic的创建，删除，授权及读写权限。
kafkasuperuser	添加入本组的用户，拥有所有Topic的读写权限。
kafka	Kafka普通用户组。添加入本组的用户，需要被kafkaadmin组用户授予特定Topic的读写权限，才能访问对应Topic。

- 前提条件
  - a. 系统管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组）。
  - b. 已安装Kafka客户端。
- 操作步骤
  - a. 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
  - b. 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/kafkaclient”。  
**cd /opt/kafkaclient**
  - c. 执行以下命令，配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - d. 执行以下命令，进行用户认证。（普通集群跳过此步骤）  
**kinit 组件业务用户**
  - e. 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。  
**cd Kafka/kafka/bin**
  - f. 使用“kafka-acl.sh”进行用户授权常用命令如下：
    - 查看某Topic权限控制列表：  
**./kafka-acls.sh --authorizer-properties  
zookeeper.connect=<ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka> --list --  
topic <Topic名称>**
    - 添加给某用户Producer权限：  
**./kafka-acls.sh --authorizer-properties  
zookeeper.connect=<ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka> --add --  
allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>**
    - 删除某用户Producer权限：  
**./kafka-acls.sh --authorizer-properties  
zookeeper.connect=<ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka> --remove  
--allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>**
    - 添加给某用户Consumer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties
zookeeper.connect=<ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka > --add --
allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --
group <消费者组名称>
```

- 删除某用户Consumer权限:

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties
zookeeper.connect=<ZooKeeper集群业务IP:2181/kafka > --remove
--allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --
group <消费者组名称>
```

## 针对不同的 Topic 访问场景，Kafka 新旧 API 使用说明

- 场景一：访问设置了ACL的Topic

使用的API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
新API	用户需满足以下条件之一即可： <ul style="list-style-type: none"> <li>属于系统管理员组</li> <li>属于 kafkaadmin 组</li> <li>属于 kafkasuperuser 组</li> <li>被授权的 kafka 组的用户</li> </ul>	security.protocol=SASL_PLAINTEXT sasl.kerberos.service.name = kafka	-	sasl.port (默认21007)
		security.protocol=SASL_SSL sasl.kerberos.service.name = kafka	ssl.mode.enable配置为 true	sasl-ssl.port (默认21009)
旧API	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

- 场景二：访问未设置ACL的Topic

使用的API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
新API	用户需满足以下条件之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>属于系统管理员组</li> <li>属于 kafkaadmin 组</li> <li>属于 kafkasuperuser 组</li> </ul>	security.protocol=SASL_PLAINTEXT sasl.kerberos.service.name = kafka	-	sasl.port (默认21007)

使用的API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
	用户属于 kafka组		allow.everyone. if.no.acl.found 配置为true	sasl.port (默认 21007)
	用户需满足以下条件之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>属于系统管理员组</li> <li>属于 kafkaadmin组</li> <li>kafka_superuser组用户</li> </ul>	security.protocol=SASL_S LSasl.kerberos.service.n ame = kafka	ssl-enable配置 为“true”	sasl-ssl.port (默认 21009)
	用户属于 kafka组		allow.everyone. if.no.acl.found 配置为“true” ssl-enable配置 为“true”	sasl-ssl.port (默认 21009)
	-	security.protocol=PLAIN TEXT	allow.everyone. if.no.acl.found 配置为“true”	port (默认 21005)
	-	security.protocol=SSL	allow.everyone. if.no.acl.found 配置为“true” ssl-enable配置 为“true”	ssl.port (默 认21008)
旧Producer	-	-	allow.everyone. if.no.acl.found 配置为“true”	port (默认 21005)
旧Consumer	-	-	allow.everyone. if.no.acl.found 配置为“true”	ZooKeeper 服务端口: clientPort (默认 24002)

## 16.11.20 如何获取 Kafka Consumer Offset 信息

### 问题背景与现象

使用Kafka Consumer消费数据时，如何获取Kafka Consumer Offset相关信息？

## Kafka API 简单说明

- 新Producer API  
指org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer中定义的接口，在使用“kafka-console-producer.sh”时，默认使用此API。
- 旧Producer API  
指kafka.producer.Producer中定义的接口，在使用“kafka-console-producer.sh”时，加“--old-producer”参数会调用此API。
- 新Consumer API  
指org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer中定义的接口，在使用“kafka-console-consumer.sh”时，加“--new-consumer”参数会调用此API。
- 旧Consumer API  
指kafka.consumer.ConsumerConnector中定义的接口，在使用“kafka-console-consumer.sh”时，默认使用此API。

### 📖 说明

新Producer API和新Consumer API，在下文中统称为新API。

## 处理步骤

### 旧Consumer API

- 前提条件
  - a. 系统管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组）。
  - b. 已安装Kafka客户端。
- 操作步骤
  - a. 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
  - b. 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/kafkaclient”。

**cd /opt/kafkaclient**

  - c. 执行以下命令，配置环境变量。

**source bigdata\_env**

  - d. 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）

**kinit 组件业务用户**

  - e. 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

**cd Kafka/kafka/bin**

  - f. 执行以下命令，获取consumer offset metric信息。

```
bin/kafka-consumer-groups.sh --zookeeper <zookeeper_host:port>/kafka --list
```

```
bin/kafka-consumer-groups.sh --zookeeper <zookeeper_host:port>/kafka --describe --group test-consumer-group
```

例如：

```
kafka-consumer-groups.sh --zookeeper 192.168.100.100:2181/kafka --list
kafka-consumer-groups.sh --zookeeper 192.168.100.100:2181/kafka --describe --group test-consumer-group
```

### 新Consumer API



- 前提条件
  - a. 系统管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组）。
  - b. 已安装Kafka客户端。
- 操作步骤
  - a. 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
  - b. 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。  
**cd /opt/client**
  - c. 执行以下命令，配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - d. 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）  
**kinit 组件业务用户**
  - e. 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。  
**cd Kafka/kafka/bin**
  - f. 执行以下命令，获取consumer offset metric信息。  
**kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server <broker\_host:port> --describe --group my-group**  
例如：  
**kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server 192.168.100.100:9092 --describe --group my-group**

## 16.11.21 如何针对 Topic 进行配置增加和删除

### 问题背景与现象

使用Kafka过程中常常需要对特定Topic进行配置或者修改。

Topic级别可以修改参数列表：

```
cleanup.policy
compression.type
delete.retention.ms
file.delete.delay.ms
flush.messages
flush.ms
index.interval.bytes
max.message.bytes
min.cleanable.dirty.ratio
min.insync.replicas
preallocate
retention.bytes
retention.ms
segment.bytes
segment.index.bytes
segment.jitter.ms
segment.ms
unclean.leader.election.enable
```

### 处理步骤

- 前提条件
  - 已安装Kafka客户端。

- 操作步骤
  - a. 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
  - b. 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。  
**cd /opt/client**
  - c. 执行以下命令，配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - d. 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）  
**kinit 组件业务用户**
  - e. 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。  
**cd Kafka/kafka/bin**
  - f. 执行以下命令，针对Topic修改配置和删除配置。  
**kafka-topics.sh --alter --topic <topic\_name> --zookeeper <zookeeper\_host:port>/kafka --config <name=value>**  
**kafka-topics.sh --alter --topic <topic\_name> --zookeeper <zookeeper\_host:port>/kafka --delete-config <name>**  
例如：  
**kafka-topics.sh --alter --topic test1 --zookeeper 192.168.100.100:2181/kafka --config retention.ms=86400000**  
**kafka-topics.sh --alter --topic test1 --zookeeper 192.168.100.100:2181/kafka --delete-config retention.ms**
  - g. 执行以下命令，查询topic信息。  
**kafka-topics.sh --describe -topic <topic\_name> --zookeeper <zookeeper\_host:port>/kafka**

## 16.11.22 如何读取“\_\_consumer\_offsets”内部 topic 的内容

### 用户问题

kafka如何将consumer 消费的offset保存在内部topic“\_\_consumer\_offsets”中？

### 处理步骤

- 步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
- 步骤2** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。  
**cd /opt/client**
- 步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
- 步骤4** 执行以下命令，进行用户认证。（普通集群跳过此步骤）  
**kinit 组件业务用户**
- 步骤5** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。  
**cd Kafka/kafka/bin**

**步骤6** 执行以下命令，获取consumer offset metric信息。

```
kafka-console-consumer.sh --topic __consumer_offsets --zookeeper
<zk_host:port>/kafka --formatter
"kafka.coordinator.group.GroupMetadataManager\
$OffsetsMessageFormatter" --consumer.config <property file> --from-
beginning
```

其中<property file>配置文件中需要增加如下内容。

```
exclude.internal.topics = false
```

例如：

```
kafka-console-consumer.sh --topic __consumer_offsets --zookeeper
10.5.144.2:2181/kafka --formatter
"kafka.coordinator.group.GroupMetadataManager\
$OffsetsMessageFormatter" --consumer.config ../config/consumer.properties
--from-beginning
```

```
[example-group1, test2, 0]::[OffsetMetadata[0, NO METADATA], CommitTime 1487121209218, ExpirationTime 1487207609218]
[example-group1, test2, 1]::[OffsetMetadata[0, NO METADATA], CommitTime 1487121209218, ExpirationTime 1487207609218]
[example-group1, test2, 0]::[OffsetMetadata[2, NO METADATA], CommitTime 1487121269208, ExpirationTime 1487207609208]
[example-group1, test2, 1]::[OffsetMetadata[1, NO METADATA], CommitTime 1487121269208, ExpirationTime 1487207609208]
```

----结束

## 16.11.23 如何配置客户端 shell 命令的日志

### 用户问题

如何设置客户端shell命令的日志输出级别？

### 处理步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。

**步骤2** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 切换到Kafka客户端配置目录。

```
cd Kafka/kafka/config
```

**步骤4** 编辑tools-log4j.properties文件，将WARN修改为INFO，并保存。

```
log4j.rootLogger=WARN, stderr

log4j.appender.stderr=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stderr.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stderr.layout.ConversionPattern=[%d] %p %m (%c)%n
log4j.appender.stderr.Target=System.err
```

```
log4j.rootLogger=INFO, stderr

log4j.appender.stderr=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stderr.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stderr.layout.ConversionPattern=[%d] %p %m (%c)%n
log4j.appender.stderr.Target=System.err
```

**步骤5** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤6** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤7** 执行以下命令，进行用户认证。（普通集群跳过此步骤）

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤8** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

```
cd Kafka/kafka/bin
```

**步骤9** 执行以下命令，获取topic信息，在控制台可见日志打印。

```
kafka-topics.sh --list --zookeeper 10.5.144.2:2181/kafka
[2017-02-17 14:34:27,005] INFO JAAS File name: /opt/client/Kafka/./kafka/config/jaas.conf
(org.I0ltec.zkclient.ZkClient)
[2017-02-17 14:34:27,007] INFO Starting ZkClient event thread. (org.I0ltec.zkclient.ZkEventThread)
[2017-02-17 14:34:27,013] INFO Client environment:zookeeper.version=V100R002C10, built on 05/12/2016
08:56 GMT (org.apache.zookeeper.ZooKeeper)
[2017-02-17 14:34:27,013] INFO Client environment:host.name=10-10-144-2
(org.apache.zookeeper.ZooKeeper)
[2017-02-17 14:34:27,013] INFO Client environment:java.version=1.8.0_72
(org.apache.zookeeper.ZooKeeper)
[2017-02-17 14:34:27,013] INFO Client environment:java.vendor=Oracle Corporation
(org.apache.zookeeper.ZooKeeper)
[2017-02-17 14:34:27,013] INFO Client environment:java.home=/opt/client/JDK/jdk/jre
(org.apache.zookeeper.ZooKeeper)
Test
__consumer_offsets
counter
test
test2
test3
test4
```

----结束

## 16.11.24 如何获取 Topic 的分布信息

### 用户问题

如何获取Topic在Broker实例的分布信息？

### 前置操作

- 前提条件  
已安装Kafka、ZooKeeper客户端。
- 操作步骤
  - a. 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
  - b. 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```
  - c. 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```
  - d. 执行以下命令，进行用户认证。（普通集群跳过此步骤）

**kinit 组件业务用户**

- e. 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

```
cd Kafka/kafka/bin
```

- f. 执行Kafka相关命令，获取Topic分布信息和副本同步信息，观察返回结果。

```
kafka-topics.sh --describe --zookeeper <zk_host:port/chroot>
```

例如：

```
[root@mgt-dat-sh-3-01-3 client]#kafka-topics.sh --describe --zookeeper 10.149.0.90:2181/kafka
Topic:topic1 PartitionCount:2 ReplicationFactor:2 Configs:
Topic: topic1 Partition: 0 Leader: 26 Replicas: 23,25 Isr: 26
Topic: topic1 Partition: 1 Leader: 24 Replicas: 24,23 Isr: 24,23
```

其中，Replicas对应副本分布信息，Isr对应副本同步信息。

## 处理方法 1

1. 在ZooKeeper中查询Broker ID的对应关系。

```
sh zkCli.sh -server <zk_host:port>
```

2. 在ZooKeeper客户端执行如下命令。

```
ls /kafka/brokers/ids
```

```
get /kafka/brokers/ids/<查询出的Broker id>
```

例如：

```
[root@node-master1gAMQ kafka]# zkCli.sh -server node-master1gAMQ:2181
Connecting to node-master1gAMQ:2181
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null
[zk: node-master1gAMQ:2181(CONNECTED) 0] ls /kafka/brokers/ids seqid topics
[zk: node-master1gAMQ:2181(CONNECTED) 0] ls /kafka/brokers/ids
[1]
[zk: node-master1gAMQ:2181(CONNECTED) 1] get /kafka/brokers/ids/1
{"listener_security_protocol_map":{"PLAINTEXT":"PLAINTEXT","SSL":"SSL"},"endpoints":["PLAINTEXT://192.168.2.242:9092","SSL://192.168.2.242:9093"],"rack":"/default/rack0","jmx_port":21006,"host":"192.168.2.242","timestamp":"1580886124398","port":9092,"version":4}
[zk: node-master1gAMQ:2181(CONNECTED) 2]
```

## 处理方法 2

获取节点和broker ID的对应关系

```
kafka-broker-info.sh --zookeeper <zk_host:port/chroot>
```

例如：

```
[root@node-master1gAMQ kafka]# bin/kafka-broker-info.sh --zookeeper 192.168.2.70:2181/kafka
Broker_ID IP_Address

1 192.168.2.242
```

## 16.11.25 Kafka 高可靠使用说明

### Kafka 高可靠、高可用说明

Kafka消息传输保障机制，可以通过配置不同的参数来保障消息传输，进而满足不同的性能和可靠性要求的应用场景。

- **Kafka高可用、高性能**

如果业务需要保证高可用和高性能，可以采用参数：

参数	默认值	说明
unclean.leader.election.enable	true	是否允许不在ISR中的副本被选举为Leader，若设置为true，可能会造成数据丢失。
auto.leader.rebalance.enable	true	是否使用Leader自动均衡功能。 如果设为true，Controller会周期性的为所有节点的每个分区均衡Leader，将Leader分配给更优先的副本。
acks	1	需要Leader确认消息是否已经接收并认为已经处理完成。该参数会影响消息的可靠性和性能。 <ul style="list-style-type: none"><li>● acks=0：如果设置为0，Producer将不会等待服务端任何响应。消息将会被认为成功。</li><li>● acks=1：如果设置为1，当副本所在Leader确认数据已写入，但是其不会等待所有的副本完全写入即返回响应。在这种情况下，如果Leader确认后但是副本未同步完成时Leader异常，那么数据就会丢失。</li><li>● acks=-1：如果设置为-1（all），意味着等待所有的同步副本确认后才认为成功，配合min.insync.replicas可以确保多副本写入成功，只要有一个副本保持活跃状态，记录将不会丢失。</li></ul> <b>说明</b> 该参数在kafka客户端配置文件中配置。
min.insync.replicas	1	当Producer设置acks为-1时，指定需要写入成功的副本的最小数目。

配置高可用、高性能的影响：

#### 须知

配置高可用、高性能模式后，数据可靠性会降低。在磁盘故障、节点故障等场景下存在数据丢失风险。

- **Kafka高可靠性配置说明**

如果业务需要保证数据高可靠性，可以采用相关参数：

参数	建议值	说明
unclean.leader.election.enable	false	是否允许不在ISR中的副本被选举为Leader。
acks	-1	Producer需要Leader确认消息是否已经接收并认为已经处理完成。 acks=-1需要表示等待在ISR列表的副本都确认接收到消息并处理完成才表示消息成功。配合min.insync.replicas可以确保多副本写入成功，只要有一个副本保持活跃状态，记录将不会丢失。 <b>说明</b> 该参数在kafka客户端配置文件中配置。
min.insync.replicas	2	当Producer设置acks为-1时，指定需要写入成功的副本的最小数目。 需要满足min.insync.replicas <= replication.factor。

配置高可靠性的影响：

- 性能降低：

需要所有的ISR列表副本，且满足最小成功的副本数确认写入成功。这样会导致单条消息时延增加，客户端处理能力下降，具体性能以现场实际测试数据为准。

- 可用性降低：

不允许不在ISR中的副本被选举为Leader。如果Leader下线时，其他副本均不在ISR列表中，那么该分区将保持不可用，直到Leader节点恢复。

需要所有的ISR列表副本，且满足最小成功的副本数确认写入成功。当分区的一个副本所在节点故障时，无法满足最小成功的副本数，那么将会导致业务写入失败。

## 配置影响

请根据业务场景对可靠性和性能要求进行评估，采用合理参数配置。

### 说明

- 对于价值数据，两种场景下建议Kafka数据目录磁盘配置raid1或者raid5，从而提高单个磁盘故障情况下数据可靠性。
- 不同Producer API对应的acks参数名称不同
  - 新Producer API  
指org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer中定义的接口，acks配置为acks。
  - 旧Producer API  
指kafka.producer.Producer中定义的接口，acks配置名称为request.required.acks。
- 参数配置项均为Topic级别可修改的参数，默认采用服务级配置。可针对不同Topic可靠性要求对Topic进行单独配置。  
例如，配置Topic名称为test的可靠性参数：  
`kafka-topics.sh --zookeeper 192.168.1.205:2181/kafka --alter --topic test --config unclean.leader.election.enable=false --config min.insync.replicas=2`  
其中192.168.1.205为ZooKeeper业务IP地址。
- 如果修改服务级配置需要重启Kafka，建议在变更窗口做服务级配置修改。

## 16.11.26 Kafka 集群节点内多磁盘数据量占用高处理办法

### 用户问题

Kafka流式集群节点内有多块磁盘的使用量很高。当达到100%时就会造成kafka不可用如何处理？

### 问题现象

客户创建的MRS Kafka流式集群节点内有多块磁盘，由于分区不合理及业务原因导致某几个磁盘的使用量很高。当达到100%时就会造成kafka不可用。

### 原因分析

需要提前干预处理磁盘数据，全局的log.retention.hours修改需要重启服务。为了不断服，可以将数据量大的单个topic老化时间根据需要改短。

### 处理步骤

- 步骤1 登录Kafka集群的流式Core节点。
- 步骤2 执行df -h命令查看磁盘使用率。

```
[root@kafka-logs1 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 99G 29G 75G 21% /
devtmpfs 9G 0% 9G 0% /dev
tmpfs 9G 0% 9G 0% /dev
tmpfs 4G 7% 4G 7% /run
tmpfs 9G 0% 9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 94G 1% 94G 1% /srv/BigData/streaming/data1
tmpfs 6G 0% 6G 0% /run
/dev/sda3 2G 1% 2G 1% /srv/BigData/streaming/data2
/dev/sda4 2G 1% 2G 1% /srv/BigData/streaming/data3
tmpfs 6G 0% 6G 0% /run
```



**步骤3** 通过kafka配置文件opt/Bigdata/MRS\_x/x\_Broker/etc/server.properties中的配置项log.dirs 获得数据存储目录。其中配置文件路径请根据时间环境的集群版本修改，当磁盘有多块时，该配置项有多个，逗号间隔。

```
ssl.port = 9093
log.dirs = /srv/BigData/streaming/data1/kafka-logs,/srv/BigData/streaming/data2/kafka-logs,/srv/BigData/streaming/data3/kafka-logs
controlled.shutdown.enable = true
compression.type = producer
max.connections.per.ip.overrides =
log.message.timestamp.difference.max.ms = 9223372036854775807
sasl.kerberos.kinit.cmd = /opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-kerberos-1.15.2/kerberos/bin/kinit
log.cleaner.io.max.bytes.per.second = 1.7976931348623157E308
auto.leader.rebalance.enable = true
leader.inbalance.check.interval.seconds = 300
log.cleaner.min.cleanable.ratio = 0.5
```

**步骤4** 使用cd命令进入使用率较高的磁盘对应的**步骤3**中获取的数据存储目录下。

**步骤5** 使用du -sh \*命令打印出当前topic的名称及大小。

```
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# du -sh *
0 .
12K .offset-checkpoint
4.0K .zookeeper.properties
4.0K _zookeeper.properties
4.0K _zookeeper-point-offset-checkpoint
4.0K _zookeeper-replication-offset-checkpoint
20K _zookeeper-t-0
20K _zookeeper-t-1
20K _zookeeper-t-2
20K _zookeeper-t-3
20K _zookeeper-t-4
20K _zookeeper-t-5
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# pwd
/srv/BigData/streaming/data1/kafka-logs
```

```
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# du -sh *
0 .
4.0K .zookeeper-part-offset-checkpoint
4.0K .zookeeper.properties
4.0K .zookeeper-replication-point-offset-checkpoint
4.0K .zookeeper-replication-offset-checkpoint
4.0K .zookeeper-t-0
4.0K .zookeeper-t-1
4.0K .zookeeper-t-2
4.0K .zookeeper-t-6
4.0K .zookeeper-t-8
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# pwd
/srv/BigData/streaming/data2/kafka-logs
```

```
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# du -sh *
0 -offset-checkpoint
4.0K art-offset-checkpoint
4.0K roperties
4.0K ry-point-offset-checkpoint
4.0K ation-offset-checkpoint
4.0K -3
4.0K -4
4.0K -5
4.0K -7
4.0K -9
[root@node-str-coreethk kafka-logs]# pwd
/srv/BigData/streaming/data3/kafka-logs
```

**步骤6** 由于kafka的全局的数据保留时间默认是7天。部分topic由于业务写入量大，而这些topic的分区正好在上面使用量高的磁盘上，因此导致磁盘使用率较高。

- 可以通过修改全局数据的保留期为较短时间来释放磁盘空间，该方式需要重启Kafka服务才能生效，可能会影响业务运行。具体请参见**步骤7**。
- 可以单独将topic的数据保留期改为较短时间来释放磁盘空间，该方式无需重启Kafka服务即可生效。具体请参见**步骤8**。

**步骤7** 登录Manager页面，在Kafka的服务配置页面，切换为“全部配置”并搜索“log.retention.hours”配置项，该值默认为7天，请根据需要进行修改。

**步骤8** 可以单独将这些磁盘上的topic的数据老化时间修改为较短时间来解决问题。

1. 查看topic数据过期时间。

```
bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper <ZooKeeper集群业务IP>:2181/kafka --topic kctest
```

```
[root@node-master1n7w kafka]# bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper 192.168.201.175:2181/kafka --topic kctest
Topic:kctest PartitionCount:1 ReplicationFactor:1 Configs:retention.ms=1000000
Topic: kctest Partition: 0 Leader: 1 Replicas: 1 Isr: 1
```

2. 设置topic数据过期时间，其中--topic表示具体topic名称，retention.ms=具体的数据过期时间，单位是毫秒。

```
kafka-topics.sh --zookeeper <ZooKeeper集群业务IP>:2181/kafka --alter --topic kctest --config retention.ms=1000000
```

```
[root@node-master1n7w kafka]# kafka-topics.sh --zookeeper 192.168.201.175:2181/kafka --alter --topic kctest --config retention.ms=1000000
WARNING: Altering topic configuration from this script has been deprecated and may be removed in future releases.
Going forward, please use kafka-configs.sh for this functionality
Updated config for topic "kctest".
```

设置数据过期时间之后可能会不会立刻执行，删除操作在参数

**log.retention.check.interval.ms**所规定时间之后开始执行删，可以通过查看kafka的server.log检索是否有delete字段有判断删除操作是否生效，有delete字段则表示已经生效，也可以通过执行**df -h**命令查看磁盘的数据量占用情况判断设置是否生效。

```
log.retention.check.interval.ms = 300000
```

---结束

## 16.12 使用 Oozie

## 16.12.1 当并发提交大量 oozie 任务时，任务一直没有运行

### 用户问题

并发提交大量oozie任务的时候，任务一直没有运行。

### 问题现象

并发提交大量oozie任务的时候，任务一直没有运行。

### 原因分析

Oozie提交任务会先启动一个oozie-launcher，然后由oozie-launcher提交真正的作业运行。默认情况下launcher和真实作业会在同一个队列中。

当并发提交大量oozie任务的时候就有可能出现启动了一堆oozie-launcher，将队列的资源耗完，而没有更多资源启动真实作业，最终导致任务一直没有运行。

### 处理步骤

**步骤1** 参考“用户指南 > 管理现有集群 > 租户管理 > 添加租户”章节新建一个队列给oozie使用，也可以直接使用创建MRS集群时生成的launcher-job队列。

**步骤2** 在Manager页面选择“集群 > 服务 > Oozie > 配置”，搜索参数“oozie.site.configs”，在值列添加名称“oozie.launcher.default.queue”，值为“launcher-job”。

参数	值	描述	参数文件
core customized configs	名称 <input type="text"/> 值 <input type="text"/> +	>> 【说明】添加全局core-site.xml中用户自定义配置项。	hadoopcore-site.xml
dfs customized configs	名称 <input type="text"/> 值 <input type="text"/> +	>> 【说明】添加全局hdfs-site.xml中用户自定义配置项。	hadoopdfs-site.xml
oozie site configs	名称 <input type="text"/> 值 <input type="text"/> + ↻	>> 【说明】添加全局oozie-site.xml中用户自定义配置项。	oozie/oozie-site.xml

----结束

## 16.13 使用 Spark

### 16.13.1 Spark 应用下修改 split 值时报错

#### 用户问题

在Spark应用下修改split值时报错。

#### 问题现象

客户需要通过修改一个split最大值来实现多个mapper，从而达到提速的目的，但是目前执行set \$参数命令修改Hive的配置时报错。

```
0: jdbc:hive2://192.168.1.18:21066/> set mapred.max.split.size=1000000;
Error: Error while processing statement: Cannot modify mapred.max.split.size at runtime. It is not in list of
params that are allowed to be modified at runtime(state=42000,code=1)
```

## 原因分析

- 在安全模式下配置白名单启停参数hive.security.whitelist.switch时，需要运行的参数必须在hive.security.authorization.sqlstd.confwhitelist 中配置。
- 默认白名单中没有包含mapred.max.split.size参数，所以运行的时候会提示不允许。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 搜索hive.security.authorization.sqlstd.confwhitelist.append，把mapred.max.split.size加进hive.security.authorization.sqlstd.confwhitelist.append中。

**步骤3** 修改完成后，保存配置，重启Hive组件。

**步骤4** 执行set mapred.max.split.size=1000000;，系统不再报错，则表示修改成功。

----结束

## 16.13.2 使用 Spark 时报错

### 用户问题

在使用spark时，集群运行失败。

### 问题现象

客户在使用spark组件时，集群运行失败。

```
[omm@node-master1-qxvMQ spark]$
[omm@node-master1-qxvMQ spark]$
[omm@node-master1-qxvMQ spark]$
[omm@node-master1-qxvMQ spark]$./bin/spark-submit --class cn.interf.Test --master yarn-client /opt/client/Spark/spark1-1.0-SNAPSHOT.jar:
Error: Unrecognized option: --class cn.interf.Test --master

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Cannot open file <LOG_DIR>/gc.log due to No such file or directory

Usage: spark-submit [options] <app jar | python file> [app arguments]
Usage: spark-submit --kill [submission ID] --master [spark://...]
Usage: spark-submit --status [submission ID] --master [spark://...]
Usage: spark-submit run-example [options] example-class [example args]

Options:
 --master MASTER_URL spark://host:port, mesos://host:port, yarn, or local.
 --deploy-mode DEPLOY_MODE Whether to launch the driver program locally ("client") or
 on one of the worker machines inside the cluster ("cluster")
 (Default: client).
 --class CLASS_NAME Your application's main class (for Java / Scala apps).
 --name NAME A name of your application.
 --jars JARS Comma-separated list of local jars to include on the driver
```

## 原因分析

- 执行命令时，引入非法字符
- 上传的jar包属主属组有问题

## 处理步骤

**步骤1** 检查用户命令./bin/spark-submit --class cn.interf.Test --master yarn-client /opt/client/Spark/spark1-1.0-SNAPSHOT.jar;，排查是否引入非法字符。

**步骤2** 如果是，修改非法字符，重新执行命令。

**步骤3** 重新执行命令后，发生其他错误，查看该jar包的属主属组，发现全为root。

**步骤4** 修改jar包的属主属组为 omm:wheel，重新执行成功。

----结束

## 16.13.3 引入 jar 包不正确，导致 Spark 任务无法运行

### 用户问题

执行Spark任务，任务无法运行。

### 问题现象

执行Spark任务，任务无法运行。

### 原因分析

执行Spark任务时，引入的jar包不正确，导致Spark任务运行失败。

### 处理步骤

**步骤1** 登录任意Master节点。

**步骤2** 执行`cd /opt/Bigdata/MRS_*/install/FusionInsight-Spark-*/spark/examples/jars`命令，查看样例程序的jar包。

#### 📖 说明

jar包名最多为1023字符，不能包含`|&><`$`特殊字符，且不可为空或全空格。

**步骤3** 检查OBS桶上的执行程序，执行程序可存储于HDFS或者OBS中，不同的文件系统对应的路径存在差异。

#### 📖 说明

- OBS存储路径：以“obs://”开头。示例：`obs://wordcount/program/hadoop-mapreduce-examples-2.7.x.jar`
- HDFS存储路径：以“/user”开头。Spark Script需要以“.sql”结尾，MR和Spark需要以“.jar”结尾。sql、jar不区分大小写。

----结束

## 16.13.4 运行 Spark 报错

### 用户问题

运行Spark作业报找不到指定的类。

### 问题现象

运行Spark作业报找不到指定的类。报错内容如下：

```
Exception encountered | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:91)
org.apache.hadoop.hbase.DoNotRetryIOException: java.lang.ClassNotFoundException:
org.apache.phoenix.filter.SingleCQKeyValueComparisonFilter
```

## 原因分析

用户配置的默认路径不正确。

## 处理步骤

**步骤1** 登录任意Master节点。

**步骤2** 修改Spark客户端目录下的配置文件。

执行`vim /opt/client/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf`命令，打开`spark-defaults.conf`文件，设置“`spark.executor.extraClassPath`”取值为“`${PWD}/*`”。

----结束

## 16.13.5 Driver 端提示 executor memory 超限

### 问题背景与现象

内存超限导致提交Spark任务失败。

### 原因分析

在Driver日志中直接打印申请的executor memory超过集群限制。

```
16/02/06 14:11:25 INFO Client: Verifying our application has not requested more than the maximum
memory capability of the cluster (6144 MB per container)
16/02/06 14:11:29 ERROR SparkContext: Error initializing SparkContext.
java.lang.IllegalArgumentException: Required executor memory (10240+1024 MB) is above the max
threshold (6144 MB) of this cluster!
```

Spark任务提交至Yarn上面，运行task的executor使用的资源受yarn的管理。从报错信息可看出，用户申请启动executor时，指定10G的内存，超出了Yarn设置的每个container的最大内存的限制，导致任务无法启动。

### 解决办法

修改Yarn的配置，提高对container的限制。如可通过调整“`yarn.scheduler.maximum-allocation-mb`”参数的大小，可控制启动的executor的资源，修改之后要重启Yarn服务。

配置修改方法：

MRS Manager界面操作：

**步骤1** 登录MRS Manager页面。

**步骤2** 选择“服务管理 > Yarn > 服务配置”将“参数类别”修改为“全部配置”。

**步骤3** 在“搜索”栏输入“`yarn.scheduler.maximum-allocation-mb`”修改参数并保存重启服务。如下图所示：

图 16-53 修改 Yarn 服务参数



---结束

FusionInsight Manager界面操作:

- 步骤1 登录FusionInsight Manager页面。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“配置”，选择“全部配置”。
- 步骤3 在“搜索”栏输入“yarn.scheduler.maximum-allocation-mb”修改参数并保存重启服务。

---结束

## 16.13.6 Yarn-cluster 模式下，Can't get the Kerberos realm 异常

### 问题背景与现象


认证异常导致提交Spark任务失败。

### 原因分析

1. 在driver端打印异常找不到连接hdfs的token，报错如下：  

```
16/03/22 20:37:10 WARN Client: Exception encountered while connecting to the server :
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.token.SecretManager
$InvalidToken): token (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 192 for admin) can't be found in cache
16/03/22 20:37:10 WARN Client: Failed to cleanup staging dir .sparkStaging/
application_1458558192236_0003
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.token.SecretManager
$InvalidToken): token (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 192 for admin) can't be found in cache
```
2. 在Yarn原生页面显示am启动两次均失败，任务退出，如图16-54信息：

图 16-54 am 启动失败



3. 查看ApplicationMaster日志看到如下异常信息：  
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError  
Caused by: org.apache.spark.SparkException: Unable to load YARN support  
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Can't get Kerberos realm  
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException  
Caused by: KrbException: Cannot locate default realm  
Caused by: KrbException: Generic error (description in e-text) (60) - Unable to locate Kerberos realm  
org.apache.hadoop.hive.metastore.MetaStoreUtils.newInstance(MetaStoreUtils.java:1410)  
... 86 more  
Caused by: javax.jdo.JDOFatalInternalException: Unexpected exception caught.  
NestedThrowables:java.lang.reflect.InvocationTargetException  
... 110 more
4. 执行./spark-submit --class yourclassname --master yarn-cluster /  
yourdependencyjars任务以yarn-cluster模式提交任务，driver端会在集群中启用，由于加载的是客户端的spark.driver.extraJavaOptions，在集群节点上对应路径下找不到对应的kdc.conf文件，无法获取kerberos认证所需信息，导致am启动失败。

## 解决办法

在客户端提交任务时，在命令行中配置自定义的spark.driver.extraJavaOptions参数这样任务运行时就不会自动加载客户端路径下spark-defaults.conf中的spark.driver.extraJavaOptions；或者在启动spark任务时，通过--conf来指定driver的配置，如下（此处spark.driver.extraJavaOptions“=”号后面的引号部分不能缺少）。

```
./spark-submit -class yourclassname --master yarn-cluster --conf
spark.driver.extraJavaOptions="

-Dlog4j.configuration=file:/opt/client/Spark/spark/conf/log4j.properties -
Djetty.version=x.y.z -Dzookeeper.server.principal=zookeeper/
hadoop.794bbab6_9505_44cc_8515_b4eddc84e6c1.com -
Djava.security.krb5.conf=/opt/client/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/
krb5.conf -Djava.security.auth.login.config=/opt/client/Spark/spark/conf/
jaas.conf -Dorg.xerial.snappy.tmpdir=/opt/client/Spark/tmp -
Dcarbon.properties.filepath=/opt/client/Spark/spark/conf/
carbon.properties" ../yourdependencyjars
```

## 16.13.7 JDK 版本不匹配启动 spark-sql, spark-shell 失败

### 问题背景与现象

JDK版本不匹配导致客户端启动spark-sql, spark-shell失败。

### 原因分析

1. 在Driver端打印异常如下：  
Exception Occurs: BadPadding 16/02/22 14:25:38 ERROR Schema: Failed initialising database. Unable to open a test connection to the given database. JDBC url = jdbc:postgresql://ip:port/sparkhivemeta, username = spark. Terminating connection pool (set lazyInit to true if you expect to start your database after your app).
2. Sparksql任务使用时，需要访问DBService以获取元数据信息，在客户端需要解密密文来访问，在使用过程中，用户没有按照流程操作，没有执行配置环境变量操作，且在其客户端环境变量中存在默认的jdk版本，导致在执行解密过程中调用的解密程序执行解密异常，会引起用户被锁。



## 解决办法

**步骤1** 使用**which java**命令查看默认的java命令是否是客户端的java。

**步骤2** 如果不是，请按正常的客户端执行流程。

```
source ${client_path}/bigdata_env
```

```
kinit 用户名, 然后输入用户名对应的密码, 启动任务即可。
```

```
----结束
```

## 16.13.8 Yarn-client 模式提交 ApplicationMaster 尝试启动两次失败

### 问题背景与现象

Yarn-client模式提交任务AppMaster尝试启动两次失败。

### 原因分析

1. Driver端异常:

```
16/05/11 18:10:56 INFO Client:
client token: N/A
diagnostics: Application application_1462441251516_0024 failed 2 times due to AM Container for
appattempt_1462441251516_0024_000002 exited with exitCode: 10
For more detailed output, check the application tracking page:https://hdnode5:26001/cluster/app/
application_1462441251516_0024 Then click on links to logs of each attempt.
Diagnostics: Exception from container-launch.
Container id: container_1462441251516_0024_02_000001
```

2. 在ApplicationMaster日志中，异常如下:

```
2016-05-12 10:21:23,715 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at 192.168.30.57:23867,
retrying ... | org.apache.spark.Logging$class.logError(Logging.scala:75)
2016-05-12 10:21:24,817 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at 192.168.30.57:23867,
retrying ... | org.apache.spark.Logging$class.logError(Logging.scala:75)
2016-05-12 10:21:24,918 | ERROR | [main] | Uncaught exception: | org.apache.spark.Logging
$class.logError(Logging.scala:96)
org.apache.spark.SparkException: Failed to connect to driver!
at org.apache.spark.deploy.yarn.ApplicationMaster.waitForSparkDriver(ApplicationMaster.scala:426)
at org.apache.spark.deploy.yarn.ApplicationMaster.runExecutorLauncher(ApplicationMaster.scala:292)
...
2016-05-12 10:21:24,925 | INFO | [Thread-1] | Unregistering ApplicationMaster with FAILED (diag
message: Uncaught exception: org.apache.spark.SparkException: Failed to connect to driver!) |
org.apache.spark.Logging$class.logInfo(Logging.scala:59)
```

Spark-client模式任务Driver运行在客户端节点上(通常是集群外的某个节点)，启动时先在集群中启动AppMaster进程，进程启动后要向Driver进程注册信息，注册成功后，任务才能继续。从AppMaster日志中可以看出，无法连接至Driver，所以任务失败。

### 解决办法

**步骤1** 请测试一下Driver进程所在的IP是否可以ping通。

**步骤2** 启动一个sparkpi任务，在console端会有类似如下打印信息。

```
16/05/11 18:07:20 INFO Remoting: Remoting started; listening on addresses :[akka.tcp://
sparkDriver@192.168.1.100:23662]
16/05/11 18:07:20 INFO Utils: Successfully started service 'sparkDriver' on port 23662.
```

**步骤3** 在该节点，也就是**步骤2**中示例的192.168.1.100上执行**netstat - anp | grep 23662**看下此端口是否打开，如下打印标明，相关端口是打开的。

```
tcp 0 0 ip:port :::* LISTEN 107274/java
tcp 0 0 ip:port ip:port ESTABLISHED 107274/java
```

**步骤4** 在AppMaster启动的节点执行**telnet 192.168.1.100 23662**看下是否可以联通该端口，请使用**root**用户和**omm**用户都执行一遍。如果出现**Escape character is '^J'**类似打印则说明可以联通，如果出现**connection refused**则表示失败，无法连接到相关端口。

如果相关端口打开，但是从别的节点无法联通到该端口，则需要排查下相关网络配置。

#### 📖 说明

23662这个端口每次都是随机的，所以要根据自己启动任务打开的端口来测试。

----结束

## 16.13.9 Spark 作业 api 提交状态为 error

### 用户问题

使用API提交spark作业后，作业状态显示为error。

### 问题类型

作业管理类。

### 问题现象

修改/opt/client/Spark/spark/conf/log4j.properties中的日志级别，使用API V1.1接口作业提交后，状态显示为error。

### 原因分析

executor会监控作业日志回显，确定作业执行结果，改为error后，检测不到输出结果，因此过期后判断作业状态为异常。

### 处理步骤

将/opt/client/Spark/spark/conf/log4j.properties中的日志级别修改为**info**。

### 建议与总结

建议客户使用V2接口提交作业接口。

## 16.13.10 集群反复出现 43006 告警

### 用户问题

集群反复出现“ALM-43006 JobHistory进程堆内存使用超出阈值”告警，且按照告警参考设置无效。

### 问题现象

集群出现告警并且按照指导设置以后，运行一段时间又会出现同样的告警。

## 原因分析

可能存在JobHistory内存泄露问题，需要安装相应的补丁修复。

## 处理步骤

- 适当调大JobHistory进程堆内存。
- 如果已经调大堆内存，可以通过重启JobHistory实例规避。

## 16.13.11 在 spark-beeline 中创建/删除表失败

### 用户问题

客户在spark-beeline频繁创建和删除大量用户的场景下，个别用户偶现创建/删除表失败。

### 问题现象

创建表过程：

```
CREATE TABLE wlg_test001 (start_time STRING,value INT);
```

报错：

```
Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException:
org.apache.hadoop.hive ql.metadata.HiveException: MetaException(message:Failed to grant permission on
HDFSjava.lang.reflect.UndeclaredThrowableException); (state=,code=0)
```

### 原因分析

#### 1. 查看metastore日志

```
.hive.metastore.RetryingHMSHandler | org.apache.hadoop.hive.ql.log.PerfLogger.PerfLogBegin(PerfLogger.java:121)
2020-08-31 14:41:38,504 | INFO | pool-7-thread-197 | 197: create table: Table(tableName:wlg_test001, dbName:hive_csb_csb_3f8_x48s
srbt_5lbi2edu, owner:CSB_csb_3f8_x48ssrbt, createTime:1598856098, lastAccessTime:0, retention:0, sd:StorageDescriptor(cols:[FieldS
chema(name:start_time, type:string, comment:null), FieldSchema(name:value, type:int, comment:null)], location:hdfs://hacluster/use
r/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/wlg_test001, inputFormat:org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat, outputFo
rmat:org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat, compressed:false, numBuckets:-1, serDeInfo:SerDeInfo(name:null, s
erializationLib:org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe, parameters:{serialization.format=1}), bucketCols:[], sortCols:
[], parameters:{}, skewedInfo:SkewedInfo(skewedColNames:[], skewedColValues:[], skewedColValueLocationMaps:{})), partitionKeys:[],
parameters:{spark.sql.sources.schema.numParts=1, spark.sql.sources.schema.part.0={type:"struct", fields:[{"name":"start_time",
"type":"string", "nullable":true, "metadata":{}}, {"name":"value", "type":"integer", "nullable":true, "metadata":{}}]}}, viewOriginalTex
t:null, viewExpandedText:null, tableType:MANAGED_TABLE, privileges:PrincipalPrivilegeSet(userPrivileges:{CSB_csb_3f8_x48ssrbt=[Pri
vilegeGrantInfo(privilege:INSERT, createTime:-1, grantor:spark, grantorType:USER, grantOption:true), PrivilegeGrantInfo(privilege:
SELECT, createTime:-1, grantor:spark, grantorType:USER, grantOption:true), PrivilegeGrantInfo(privilege:UPDATE, createTime:-1, gra
ntor:spark, grantorType:USER, grantOption:true), PrivilegeGrantInfo(privilege:DELETE, createTime:-1, grantor:spark, grantorType:US
ER, grantOption:true)]}, groupPrivileges:null, rolePrivileges:null)) | org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.l
ogInfo(HiveMetaStore.java:881)
2020-08-31 14:41:38,515 | WARN | pool-7-thread-197 | Location: hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lb
i2edu.db/wlg_test001 specified for non-external table:wlg_test001 | org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.crea
te_table_core(HiveMetaStore.java:1546)
2020-08-31 14:41:38,516 | INFO | pool-7-thread-197 | Creating directory if it doesn't exist: hdfs://hacluster/user/hive/warehouse
/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/wlg_test001 | org.apache.hadoop.hive.common.FileUtils.mkdir(FileUtils.java:507)
2020-08-31 14:41:38,566 | INFO | pool-7-thread-197 | 197: get database: hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu | org.apache.hadoop.hi
ve.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.logInfo(HiveMetaStore.java:881)
2020-08-31 14:41:38,578 | INFO | pool-7-thread-197 | 197: get table : db=hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu tbl=wlg_test001 | org
.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.logInfo(HiveMetaStore.java:881)
2020-08-31 14:41:38,594 | ERROR | pool-7-thread-197 | MetaException(message:Failed to grant permission on HDFSjava.lang.reflect.Un
declaredThrowableException)
 at org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStore$HMSHandler.create_table_with_environment_context(HiveMetaStore.java:1638
)
 at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor94.invoke(Unknown Source)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
 at org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler.invokeInternal(RetryingHMSHandler.java:140)
```

#### 2. 查看hdfs日志

```
2020-08-31 14:41:38,568 | INFO | Socket Reader #1 for port 9820 | Authorization successful for hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32
c_af273307d943.com@036A3461_D09B_494F_A32C_AF273307D943.COM (auth:KERBEROS) for protocol=interface org.apache.hadoop.hdfs.protocol
.ClientProtocol | ServiceAuthorizationManager.java:135
2020-08-31 14:41:38,586 | INFO | IPC Server handler 7 on 9820 | IPC Server handler 7 on 9820, call Call#3822197 Retry#0 org.apach
e.hadoop.hdfs.protocol.ClientProtocol.checkAccess from 192.168.1.66:50540: org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Perm
ission denied: user=hive, access=READ, inode="/user/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/wlg_test001":spark:hive:d
rx===== | Server.java:2523
2020-08-31 14:41:38,852 | INFO | Socket Reader #1 for port 9820 | Auth successful for hwstaff_pub_0tw00ru6@036A3461_D09B_494F_A32
C_AF273307D943.COM (auth:TOKEN)
2020-08-31 14:41:38,911 | INFO | Socket Reader #1 for port 9820 | Authorization successful for hwstaff_pub_0tw00ru6@036A3461_D09B
```

## 3. 权限对比（test001为异常用户创建表，test002为正常用户创建表）

```
drwx----- - spark hive 0 2020-08-31 14:41 /user/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/wl
g_test001
drwxrwx---+ - spark hive 0 2020-08-31 15:07 /user/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/wl
g_test002
```

## 4. drop表时报类似下面的错

```
0: jdbc:hive2://192.168.1.42:10000/> drop table
dataplan_modela_csbch2;
Error: Error while compiling statement: FAILED:
SemanticException Unable to fetch table dataplan_modela_csbch2.
java.security.AccessControlException: Permission denied: user=CSB_csb_3f8_x48ssrbt,
access=READ,
inode="/user/hive/warehouse/hive_csb_csb_3f8_x48ssrbt_5lbi2edu.db/
dataplan_modela_csbch2":spark:hive:drwx-----
```

## 5. 根因分析。

创建集群时创建的默认用户使用了相同的uid，造成用户错乱。在大量创建用户的场景下，触发了该问题，导致在创建表时偶现hive用户没有权限。

```
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]# id hive
uid=20013(hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com) gid=10002(hive) groups=10002(hive)
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]# id hive
uid=20013(hive) gid=10002(hive) groups=10002(hive),10001(hadoop),10000(supergroup),8003(System_administrator_186),9998(ficcommon)
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
[root@node-master21Mrt ~]#
```

```
objectClass: krbPrincipalAux
objectClass: krbTicketPolicyAux

hive, Peoples, hadoop.com
dn: cn=hive,ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com
uid: hive
homeDirectory: /home/hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com
cn: hive
uidNumber: 20013
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
userPassword:: e1NTSEF9cXZWS0VlMi9pYVFpdzFmUmNIUVJFUEJYZWtKLZ ZHMHk=
gidNumber: 10002

hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com, Peoples, hadoop.com
dn: cn=hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com,ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com
uid: hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com
homeDirectory: /home/hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com
cn: hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com
uidNumber: 20013
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
gidNumber: 10002
description: [userName:"hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com"]
description: [userType:"1"]
description: [groupList:"hive,hadoop,supergroup,compcommon"]
description: [roleList:"System_administrator"]
description: [description:"aGL2ZSBkZWZhdWx0IHVzZXIjSGl2Zem7m0iup0eUq0aItw=="]
description: [createTime:"1554974652422"]
description: [defaultUser:"0"]
description: [primaryGroup:"hive"]

hive/hadoop.036a3461_d09b_494f_a32c_af273307d943.com@036A3461_D09B_494F_A32C_AF273307D943.COM, 036A3461_D09B_494F_A32C_AF273307D943.COM, krbcontainer, hado
```

## 处理步骤

重启集群sssd进程。

以root用户执行service sssd restart命令重启sssd服务，执行ps -ef | grep sssd命令，查看sssd进程是否正常。

正常状态为：存在/usr/sbin/sssd进程和三个子进程/usr/libexec/sss/sssd\_be、/usr/libexec/sss/sssd\_nss、/usr/libexec/sss/sssd\_pam。

## 16.13.12 集群外节点提交 Spark 作业到 Yarn 报错连不上 Driver

### 用户问题

在集群外节点使用client模式提交Spark任务到Yarn上，任务失败，报错为连不上Driver。

### 问题现象

集群外节点和集群各个节点网络已经互通，在集群外节点使用client模式提交Spark任务到Yarn上，任务失败，报错为连不上Driver。

### 原因分析

使用client模式提交Spark任务的时候，Spark的driver进程是在客户端这边，而后面的executor都需要和Driver进行交互来运行作业。

如果NodeManager连不上客户端所在的节点，就会报错：

```
Log Length: 174453
Showing 4096 bytes of 174453 total. Click here for the full log.
connect to driver at ecs-d649-1112169:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,150 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,251 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,351 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,452 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,552 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,653 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,753 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,855 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:34,956 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:35,057 | ERROR | [main] | Failed to connect to driver at [driver host:*****:22741, retrying ... | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:70)
2020-11-21 16:04:35,161 | ERROR | [main] | Uncaught exception: | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:91)
org.apache.spark.SparkException: Failed to connect to driver!
 at org.apache.spark.deploy.yarn.ApplicationMaster.waitForSparkDriver(ApplicationMaster.scala:630)
```

### 处理步骤

在客户端的Spark配置中指定Driver的IP地址：

“<客户端安装位置>/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf” 中添加参数“spark.driver.host=driverIP”，重新运行Spark任务即可。

### 建议与总结

建议客户通过cluster模式提交作业。

## 16.13.13 运行 Spark 任务发现大量 shuffle 结果丢失

### 用户问题

Spark任务运行失败，查看任务日志发现大量打印shuffle文件丢失。

### 问题现象

Spark任务运行失败，查看任务日志发现大量打印shuffle文件丢失。

### 原因分析

spark运行的时候会将临时产生的shuffle文件放在executor的临时目录中，方便后面获取。

而当某个executor异常退出时，NodeManager会把这个executor所在的container临时目录删除，随后其他executor再来申请这个executor的shuffle结果就会报文件找不到。

因此，遇到这样的问题需要确认是否executor异常退出，可以根据spark任务页面的executors便签页查看是否有dead状态的executor，查看各个dead状态的executor日志，确认异常退出的原因（其中可能有部分executor退出原因就是因为在shuffle文件找不到，需要找到最早异常退出的executor）。

常见的异常退出：

- executor发生OOM
- executor运行时出现多个task任务失败
- executor所在节点被清理

## 处理步骤

根据executor异常退出的实际原因调整或者修改任务参数或代码，重新运行Spark任务即可。

## 16.13.14 JDBCServer 长时间运行导致磁盘空间不足

### 用户问题

连接Spark的JDBCServer服务提交spark-sql任务到yarn集群上，在运行一段时间以后会出现Core节点的数据盘被占满的情况。

### 问题现象

客户连接Spark的JDBCServer服务提交spark-sql任务到yarn集群上，在运行一段时间以后会出现Core节点的数据盘被占满的情况。

后台查看磁盘使用情况，主要是JDBCServer服务的APP临时文件（shuffle生成的文件）太多，并且没有进行清理占用了大量内存。

### 原因分析

查询Core节点有大量文件的目录，发现大部分都是类似“blockmgr-033707b6-fbbb-45b4-8e3a-128c9bcfa4bf”的目录，里面存放了计算过程中产生的shuffle临时文件。

因为JDBCServer启动了Spark的动态资源分配功能，已经将shuffle托管给NodeManager，NodeManager只会按照APP的运行周期来管理这些文件，并不会关注单个executor所在的container是否存在。因此，只有在APP结束的时候才会清理这些临时文件。任务运行时间较长时导致临时文件过多占用了大量磁盘空间。

### 处理步骤

启动一个定时任务来清理超过一定时间的shuffle文件，例如每个整点清理超过6个小时的文件：

- 步骤1** 创建脚本“clean\_appcache.sh”，若存在多个数据盘，请根据实际情况修改BASE\_LOC中data1的值。

- 安全集群

```
#!/bin/bash
BASE_LOC=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir/usercache/spark/appcache/application_*/
blockmgr*
find $BASE_LOC/ -mmin +360 -exec rmdir {} \;
find $BASE_LOC/ -mmin +360 -exec rm {} \;
```
- 普通集群

```
#!/bin/bash
BASE_LOC=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir/usercache/omm/appcache/application_*/
blockmgr*
find $BASE_LOC/ -mmin +360 -exec rmdir {} \;
find $BASE_LOC/ -mmin +360 -exec rm {} \;
```

**步骤2** 修改脚本权限。

```
chmod 755 clean_appcache.sh
```

**步骤3** 增加一个定时任务来启动清理脚本，脚本路径请根据实际脚本存放位置修改。

查看定时任务：crontab -l

编辑定时任务：crontab -e

```
0 * * * * sh /root/clean_appcache.sh > /dev/null 2>&1
```

----结束

## 16.13.15 spark-shell 执行 sql 跨文件系统 load 数据到 hive 表失败

### 用户问题

使用spark-shell命令执行sql或者spark-submit提交的spark任务里面有sql的load命令，并且原数据和目标表存储位置不是同一套文件系统，上述两种方式MapReduce任务启动时会报错。

### 原因分析

当使用load导入数据到hive表的时候，属于需要跨文件系统的情况（例如原数据在hdfs上，而hive表数据存放在obs上），并且文件长度大于阈值（默认32M），则会触发使用distcp的MapReduce任务来执行数据迁移操作。这个MapReduce任务配置直接从spark任务配置里面提取，但是spark任务的net.topology.node.switch.mapping.impl配置项不是hadoop的默认值，需要使用spark的jar包，因此MapReduce会报类找不到。

### 处理步骤

方案一：

如果文件较小，则可以将默认长度设置得大于文件最大长度，例如最大的文件是95M，则设置：

```
hive.exec.copyfile.maxsize=104857600
```

方案二：

如果确实文件较大，需要使用distcp任务来提高数据迁移效率，则可以在spark任务启动的时候增加设置参数：

```
--conf spark.hadoop.net.topology.node.switch.mapping.impl=org.apache.hadoop.net.ScriptBasedMapping
```

## 16.13.16 Spark 任务提交失败

### 问题现象

- Spark提交任务直接提示无法提交任务。
- Spark提示无法获取到yarn的相关jar包。
- 提示多次提交一个文件。

### 原因分析

- 问题1：  
最常见的无法提交任务原因是认证失败，

```
2021-04-28 17:20:03,680 | ERROR | main | java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/opencv_opennv606034225765280374/nu/pattern/opencv/linux/x86_64/libopencv_java430.so: /lib64/libc.so.6: version 'GLIBC_2.27' not found (required by /tmp/opencv_opennv606034225765280374/nu/pattern/opencv/linux/x86_64/libopencv_java430.so) | org.apache.spark.sql.hive.HiveRegister$registerHiveSparkUDF$1.scala:248
2021-04-28 17:23:07,612 | WARN | main | No Partition Defined for Window operation! Moving all data to a single partition, this can cause serious performance degradation. | org.apache.spark.internal.Logging$class$logWarning$Logging.scala:161
2021-04-28 17:24:08,655 | WARN | main | No Partition Defined for Window operation! Moving all data to a single partition, this can cause serious performance degradation. | org.apache.spark.internal.Logging$class$logWarning$Logging.scala:161
```

还有可能是参数设置不正确。

- 问题2：  
集群默认会把分析节点的hadoop相关jar包添加到任务的classpath中，如果提示yarn的包找不到，一般都是因为hadoop的相关配置没有设置。
- 问题3：  
常见的场景是使用--files上传了user.keytab，然后使用--keytab又指定了同一个文件，导致一个文件多次被上传。

```
2021-04-29 10:08:56,973 | WARN | main | Stopping a MetricsSystem that is not running | org.apache.spark.metrics.MetricsSystem$logWarning$Logging.scala:66
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Attempt to add (file:///opt/user.keytab) multiple times to the distributed cache.
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client$$anonfun$prepareLocalResources$10$$anonfun$apply$6.apply(Client.scala:646)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client$$anonfun$prepareLocalResources$10$$anonfun$apply$6.apply(Client.scala:637)
 at scala.collection.mutable.ResizableArray$class.foreach(ResizableArray.scala:59)
 at scala.collection.mutable.ArrayBuffer.foreach(ArrayBuffer.scala:48)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client$$anonfun$prepareLocalResources$10.apply(Client.scala:637)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client$$anonfun$prepareLocalResources$10.apply(Client.scala:636)
 at scala.collection.immutable.List.foreach(List.scala:292)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client.prepareLocalResources(Client.scala:636)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client.createContainerLaunchContext(Client.scala:913)
 at org.apache.spark.deploy.yarn.Client.submitApplication(Client.scala:205)
 at org.apache.spark.scheduler.ClusterYarnClientSchedulerBackend.start(YarnClientSchedulerBackend.scala:57)
 at org.apache.spark.scheduler.TaskSchedulerImpl.start(TaskSchedulerImpl.scala:188)
 at org.apache.spark.SparkContext.<init>(SparkContext.scala:524)
 at org.apache.spark.SparkContext$.getOrCreate(SparkContext.scala:2695)
 at org.apache.spark.sql.SparkSessionBuilder$$anonfun$7.apply(SparkSession.scala:956)
 at org.apache.spark.sql.SparkSessionBuilder$$anonfun$7.apply(SparkSession.scala:949)
```

### 处理步骤

- 问题1：  
重新kinit一个用户并修改相应的配置参数。
- 问题2：  
查看hadoop相关的配置项是否正确，查看spark的conf目录下的core-site.xml，hdfs-site.xml，yarn-site.xml，mapred-site.xml等配置文件是否存在问题。
- 问题3：  
重新复制一个user.keytab，例如：  
`cp user.keytab user2.keytab`  
`spark-submit --master yarn --files user.keytab --keytab user2.keytab .....`

## 16.13.17 Spark 任务运行失败

### 问题现象

- 报错显示executor出现OOM
- 失败的task信息显示失败原因是lost task xxx



## 原因分析

- 问题1：一般出现executor OOM，都是因为数据量过大，也有可能是因为同一个executor上面同时运行的task太多。
- 问题2：有些task运行失败会报上述错误。当看到这个报错的时候，需要确认的是丢失的这个task在哪个节点上面运行，一般的情况是这个丢失的task异常退出导致的。

## 处理步骤

- 问题1：
  - 对于数据量过大，需要调整executor的内存大小的，使用--executor-memory指定内存大小；
  - 对于同时运行的task太多，主要看--executor-cores设置的vcore数量。
- 问题2：需要在相应的task的日志里面查找异常原因。如果有OOM的情况，请参照问题1。

## 16.13.18 JDBCServer 连接失败

### 问题现象

- 提示ha-cluster不识别（unknowHost或者必须加上端口）
- 提示连接JDBCServer失败

### 原因分析

- 问题1：使用**spark-beeline**命令连接JDBCServer，因为MRS\_3.0以前的JDBCServer是ha模式，因此需要使用特定的url和MRS spark的自带的jar包来连接JDBCServer。
- 问题2：确认JDBCServer服务是否正常，查看对应的端口是否正常监听。

### 处理步骤

- 问题1：需要使用特定的url和MRS Spark的自带的jar包来连接JDBCServer。
- 问题2：确认JDBCServer服务是否正常，查看对应的端口是否正常监听。

## 16.13.19 查看 Spark 任务日志失败

### 问题现象

- 任务运行中查看日志失败
- 任务运行完成，但是查看不到日志

### 原因分析

- 问题1：可能原因是MapReduce服务异常
- 问题2：可能原因如下：
  - Spark的JobHistory服务异常。
  - 日志太大，NodeManager在做日志汇聚的时候出现超时。

- HDFS存放日志目录权限异常（默认/tmp/logs/用户名/logs）。
- 日志已被清理（spark的JobHistory默认存放7天的eventLog，配置项为spark.history.fs.cleaner.maxAge；MapReduce默认存放15天的任务日志，配置项为mapreduce.jobhistory.max-age-ms）。
- 如果yarn页面上也找不到，可能是被yarn清理了（默认存放10000个历史任务，配置项为yarn.resourcemanager.max-completed-applications）。

## 处理步骤

- 问题1：确认MapReduce服务是否正常，如果异常，尝试重启服务。如果还是不能恢复，需要查看后台JobhistoryServer日志。
- 问题2：依次排查可能的情况：
  - a. 查看Spark的JobHistory是否运行正常；
  - b. 通过查看yarn的app详情页面，确认日志文件是否过大，如果日志汇聚失败，页面的“Log Aggregation Status:”应该显示为失败或者超时；
  - c. 查看对应目录权限是否异常；
  - d. 查看目录下是否有对应的appid文件（spark的eventlog存放目录：hdfs://hacluster/spark2xJobHistory2x，任务运行日志存放目录是hdfs://hacluster/tmp/logs/用户名/logs）；
  - e. 查看appid和当前作业id是否超过历史记录最大值。

## 16.13.20 Spark 连接其他服务认证问题

### 问题现象

- Spark连接HBase，报认证失败或者连接不到hbase表。
- Spark连接HBase报找不到jar包。

### 原因分析

- 问题1：HBase没有获取到当前任务的认证信息，导致连接HBase的时候认证失败，无法读取到相应数据
- 问题2：Spark默认没有加载HBase相关的jar包，需要使用--jars添加到任务中

### 处理步骤

- 问题1：可以尝试开启hbase认证开关：  
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled=true。但不建议直接用HBase客户端的hbase-site.xml替换Spark客户端下的hbase-site.xml，两者并不是完全相同。
- 问题2：需要将HBase相关的包使用--jars上传。

## 16.14 使用 Sqoop

### 16.14.1 Sqoop 如何连接 mysql

#### 用户问题

Sqoop如何连接mysql。

## 处理步骤

**步骤1** 在集群上安装客户端，查看客户端sqoop/lib下是否有mysql驱动包。

```

root@node-master110Ka lib# ls
ant-contrib-1.0b3.jar commons-digester-1.8.jar ivy-2.3.0.jar paranamer-2.7.jar
ant-eclipse-1.0-jvml-2.jar commons-el-1.0.jar jackson-annotations-2.6.3.jar parquet-avro-1.6.0.jar
avro-1.8.2.jar commons-httpclient-3.0.1.jar jackson-core-2.6.5.jar parquet-column-1.6.0.jar
avro-mapred-1.8.2-hadoop2.jar commons-io-2.4.jar jackson-core-asl-1.9.13.jar parquet-common-1.6.0.jar
calcites-linq4j-1.10.0.jar commons-jexl-2.1.1.jar jackson-databind-2.6.5.jar parquet-encoding-1.6.0.jar
commons-beanutils-1.9.4.jar commons-lang-2.6.jar jackson-jaxrs-1.9.13.jar parquet-format-2.2.0-rcl.jar
commons-beanutils-core-1.0.0.jar commons-lang3-3.4.jar jackson-mapper-asl-1.9.13.jar parquet-generator-1.6.0.jar
commons-cli-1.2.jar commons-logging-1.2.jar jackson-xc-1.9.13.jar parquet-hadoop-1.6.0.jar
commons-codec-1.9.jar commons-math-2.2.jar jline-2.14.6.jar parquet-hadoop-bundle-1.8.1.jar
commons-collections-3.2.2.jar commons-math3-3.1.1.jar kite-data-core-1.1.0.jar parquet-jackson-1.6.0.jar
commons-compiler-2.7.6.jar commons-net-3.1.jar kite-data-hives-1.1.0.jar slf4j-api-1.7.10.jar
commons-compress-1.9.jar commons-pool-1.5.4.jar kite-data-mapreduce-1.1.0.jar snappy-java-1.1.1.6.jar
commons-configuration-1.6.jar commons-vfs2-2.0.jar kite-hadoop-compatibility-1.1.0.jar xz-1.5.jar
commons-configuration2-2.1.jar hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar mysql-connector-java-5.1.47.jar
commons-dbcp-1.4.jar hsqldb-1.8.0.10.jar opensslv-2.3.jar
root@node-master110Ka lib# pwd
/opt/allclient/Sqoop/sqoop/lib

```

**步骤2** 在客户端目录下加载环境变量。

**source bigdata\_env**

**步骤3** Kerberos认证。

如果集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用跳过此步骤。

kinit MRS集群用户

例如：

**kinit admin**

**步骤4** 连接数据库。

**sqoop list-databases --connect jdbc:mysql://IP:3306/ --username 用户名 --password 密码**

如下：

```

root@node-master20dl1 opt# source hadoopclient/bigdata_env
root@node-master20dl1 opt# sqoop list-databases --connect jdbc:mysql://10.10.10.10:3306/ --username root --password Mrs@2020
Warning: /opt/hadoopclient/Sqoop/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/Hive/Hcatalog/lib/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/geomesa/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/ranger-2.0.0-hbase-plugin/install/lib/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerB
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.cl
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/lib/jdbc/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/tools/hbase-hcks2-2.2.3-hw-e1-318012.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoopclient/HBase/hbase/tools/hbase-tools-2.2.3-hw-e1-318012.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
2022-01-29 10:56:53.892 INFO Sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
2022-01-29 10:56:53.930 WARN tool.BaseSqoopTool: Setting your password on the command-line is insecure. Consider using -P instead.
2022-01-29 10:56:54.112 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
set Jan 29 10:56:54 CST 2022 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.20
ents SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerC
set to false—you need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verifi
information_schema
ex
mysql
performance_schema
ps
test

```

上图所示：则代表sqoop连接mysql成功。

----结束

## 16.14.2 Sqoop import 从 pg 到 hive 报错

### 背景

使用sqoop import命令抽取开源postgre到MRS hdfs或hive等。

## 用户问题

使用sqoop命令查询postgre表可以，但是执行sqoop import命令导入导出时报错：

The authentication type 5 is not supported. Check that you have configured the pg\_hba.conf file to include the client's IP address or subnet.

## 原因分析

1. 连接postgresql MD5认证不通过，需要在pg\_hba.conf配置白名单。
2. 在执行sqoop import命令时，会启动MapReduce任务，由于MRS Hadoop安装目/opt/Bigdata/FusionInsight\_HD\_\*/1\_\*\_DataNode/install/hadoop/share/hadoop/common/lib下自带了postgre驱动包gsjdbc4-\*.jar，与开源postgre服务不兼容导致报错。

## 处理步骤

1. 客户在pg\_hba.conf配置白名单。
2. 驱动重复，集群自带，将其余驱动排除出去，所有core节点上的gsjdbc4jar包去掉，在sqoop/lib下添加postgrejar包即可。

```
mv /opt/Bigdata/FusionInsight_HD_*/1_*_DataNode/install/hadoop/share/hadoop/common/lib/gsjdbc4-*/tmp
```

```
}$ mv /opt/Bigdata/FusionInsight_HD_8.1.0.1/1_2_NodeManager/install/hadoop/share/hadoop/common/lib/gsjdbc4-V100R003C10SPC125.jar /tmp
}$ exit
```

## 16.14.3 Sqoop 读 mysql, 写 parquet 文件到 OBS 失败

### 用户问题

sqoop读mysql数据，然后直接写到obs，指定parquet格式时写入报错，不指定parquet时不报错。

### 问题现象

```
2022-02-09 16:36:53,393 ERROR Sqoop: Got exception running Sqoop: org.kitesdk.data.DatasetNotFoundException: Unknown dataset URI pattern: dataset:obs://for
ms/user/hive/warehouse/dws.db/dws_ks_vip_user_valid_member_i_d/pts=2022-01-09/part-00000-e64dd58-f01b-4d8d-906d-3b515815811e.c000
Check that URIs for obs datasets are on the classpath
org.kitesdk.data.DatasetNotFoundException: Unknown dataset URI pattern: dataset:obs://forms/user/hive/warehouse/dws.db/dws_ks_vip_user_valid_member_i_d/pts=2022
-01-09/part-00000-e64dd58-f01b-4d8d-906d-3b515815811e.c000
Check that URIs for obs datasets are on the classpath
at org.kitesdk.data.spi.Registration.lookupDatasetUri(Registration.java:128)
at org.kitesdk.data.Datasets.load(Datasets.java:103)
at org.kitesdk.data.Datasets.load(Datasets.java:140)
at org.kitesdk.data.mapreduce.DatasetKeyInputFormat$ConfigBuilder.readFrom(DatasetKeyInputFormat.java:92)
at org.kitesdk.data.mapreduce.DatasetKeyInputFormat$ConfigBuilder.readFrom(DatasetKeyInputFormat.java:139)
at org.apache.sqoop.mapreduce.JdbcExportJob.configureInputFormat(JdbcExportJob.java:83)
at org.apache.sqoop.mapreduce.ExportJobBase.runExport(ExportJobBase.java:434)
at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.exportTable(SqlManager.java:931)
at org.apache.sqoop.tool.ExportTool.exportTable(ExportTool.java:88)
at org.apache.sqoop.tool.ExportTool.run(ExportTool.java:99)
at org.apache.sqoop.Sqoop.run(Sqoop.java:147)
at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:76)
at org.apache.sqoop.Sqoop.runSqoop(Sqoop.java:183)
at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:234)
at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:243)
at org.apache.sqoop.Sqoop.main(Sqoop.java:252)
2022-02-09 16:36:53,398 WARN metrics.OBSMetricsProvider: Fetch slotId failed.
[root@ecs-gateway mrsclient]#
[root@ecs-gateway mrsclient]# sqoop export --connect jdbc:mysql://10.50.160.241:3386/data_market --username root --password Mrs@2022 --table dws_ks_vip_user_vali
d_member_test_export --export-dir obs://forms/user/hive/warehouse/dws.db/dws_ks_vip_user_valid_member_i_d/pts=2022-01-09/part-00000-e64dd58-f01b-4d8d-906d-3b515
815811e.c000 --fields-terminated-by '\\t' -m 11
```

## 原因分析

parquet不支持hive3，用Hcatalog方式写入。

## 处理步骤

采用Hcatalog的方式：参数指定对应的hive库和表，需要修改SQL语句指定到具体字段（需要客户修改脚本）。

具体如下：

客户原来的脚本：

```
sqoop import --connect 'jdbc:mysql://10.160.5.65/xxx_pos_online_00?
zeroDateTimeBehavior=convertToNull' --username root --password Mrs@2022
--split-by id
--num-mappers 2
--query 'select * from pos_remark where 1=1 and $CONDITIONS'
--target-dir obs://za-test/dev/xxx_pos_online_00/pos_remark
--delete-target-dir
--null-string '\\N '
--null-non-string '\\N '
--as-parquetfile
```

修改后的脚本（可以执行成功）：

```
sqoop import --connect 'jdbc:mysql://10.160.5.65/xxx_pos_online_00?
zeroDateTimeBehavior=convertToNull' --username root --password Mrs@2022
--split-by id
--num-mappers 2
--query 'select
id,pos_case_id,pos_transaction_id,remark,update_time,update_user,is_deleted,creat
or,modifier,gmt_created,gmt_modified,update_user_id,tenant_code from
pos_remark where 1=1 and $CONDITIONS '
--hcatalog-database xxx_dev
--hcatalog-table ods_pos_remark
```

## 16.15 使用 Storm

### 16.15.1 Storm 组件的 Storm UI 页面中 events 超链接地址无效

#### 用户问题

Storm组件的Storm UI页面中events超链接地址无效。

#### 问题现象

用户提交拓扑后无法查看拓扑数据处理日志，按钮events地址无效。

#### 原因分析

MRS集群提交拓扑时默认不开启拓扑数据处理日志查看功能。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务”。

**步骤2** 登录Storm WebUI：

选择“Storm > 概览”，在“基本信息”的“Storm WebUI”，单击任意一个UI链接，打开Storm的WebUI。

**步骤3** 单击“Topology Summary”区域的指定拓扑名称，打开拓扑的详细信息。

**步骤4** 在“Topology actions”区域单击“Kill”删除已经提交的Storm拓扑。

**步骤5** 重新提交Storm拓扑，并开启查看拓扑数据处理日志功能，在提交Storm拓扑时增加参数“topology.eventlogger.executors”，该参数设置为一个不为0的正整数。例如：

```
storm jar 拓扑包路径 拓扑Main方法的类名称 拓扑名称 -c
topology.eventlogger.executors=X
```

**步骤6** 在Storm UI界面，单击“Topology Summary”区域的指定拓扑名称，打开拓扑的详细信息。

**步骤7** 在“Topology actions”区域单击“Debug”，输入采样数据的百分比数值，并单击“OK”开始采样。

**步骤8** 单击拓扑的“Spouts”或“Bolts”任务名称，在“Component summary”单击“events”即可打开处理数据日志。

### 📖 说明

如需开启特定“Spouts”或“Bolts”任务的拓扑数据处理日志查看功能，请单击拓扑的“Spouts”或“Bolts”任务名称后，“Topology actions”区域单击“Debug”按钮，输入采样数据的百分比数值。

----结束

## 16.15.2 提交拓扑失败

### 问题背景与现象

使用MRS流式集群，主要安装ZooKeeper、Storm、Kafka。

使用客户端命令，提交Topology失败。

### 可能原因

- Storm服务异常。
- 客户端用户没有进行安全认证或者认证过期。
- 提交拓扑中包含storm.yaml文件和服务端冲突。

### 原因分析

用户提交拓扑失败，可能原因客户端侧问题或者Storm侧问题。

1. 查看Storm状态。

MRS Manager：

登录MRS Manager，在MRS Manager页面，选择“服务管理 > Storm”，查看Storm服务当前状态，发现状态为“良好”，且监控指标内容显示正确。

### FusionInsight Manager界面操作：

登录FusionInsight Manager。选择“集群 > 服务 > Storm”，查看Storm服务当前状态，发现状态为“良好”，且监控指标内容显示正确。

- 查看客户端提交日志，发现打印KeeperExceptionSessionExpireException异常信息，如下所示：

```
org.apache.zookeeper.KeeperException$SessionExpiredException: KeeperErrorCode = Session expired
 at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:131) ~[zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:131) ~[zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.curator.framework.ims.CursorFrameworkImpl.checkBackgroundRetry(CuratorFrameworkImpl.java:710) [curator-framework-2.5.0.jar:164]
 at org.apache.curator.framework.ims.CursorFrameworkImpl.processBackgroundOperation(CuratorFrameworkImpl.java:151) [curator-framework-2.5.0.jar:164]
 at org.apache.curator.framework.ims.BackgroundSyncImpl.processResult(BackgroundSyncImpl.java:150) [curator-framework-2.5.0.jar:164]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn$EventThread.processEvent(ClientCnxn.java:484) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn$EventThread.queuePacket(ClientCnxn.java:498) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn.finishPacket(ClientCnxn.java:731) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn.getConnectionFromServer(ClientCnxn.java:148) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn.access$2700(ClientCnxn.java:197) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SendThread.run(ClientCnxn.java:1391) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
 at org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SendThread.run(ClientCnxn.java:1314) [zookeeper-3.5.0.jar:3.5.0-V1008002C00B109]
2016-08-31 09:13:24 | INFO | [main] | Session: 0x100273947600ab4b closed ; org.apache.zookeeper.ZooKeeper (ZooKeeper.java:968)
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Exception while initialising NimbusLeaderElections
 at backtype.storm.nimbus.NimbusLeaderElections.init(NimbusLeaderElections.java:84)
 at backtype.storm.util.NimbusClient.getConfiguredClient(NimbusClient.java:38)
 at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:189)
 at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopologyWithProgressBar(StormSubmitter.java:256)
 at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopologyWithProgressBar(StormSubmitter.java:236)
 at storm.starter.WordCountTopology.main(WordCountTopology.java:94)
Caused by: org.apache.zookeeper.KeeperException$ConnectionLossException: KeeperErrorCode = ConnectionLoss for /storm/nimbus-leader
 at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:99)
 at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:51)
 at org.apache.zookeeper.ZooKeeper.exists(ZooKeeper.java:1301)
 at org.apache.curator.framework.ims.ExistsBuilderImpl.call(ExistsBuilderImpl.java:172)
 at org.apache.curator.framework.ims.ExistsBuilderImpl.call(ExistsBuilderImpl.java:161)
 at org.apache.curator.RetryLoop.callWithRetry(RetryLoop.java:107)
 at org.apache.curator.framework.ims.ExistsBuilderImpl.pathInForeground(ExistsBuilderImpl.java:157)
 at org.apache.curator.framework.ims.ExistsBuilderImpl.forPath(ExistsBuilderImpl.java:148)
 at org.apache.curator.framework.ims.ExistsBuilderImpl.forPath(ExistsBuilderImpl.java:148)
 at backtype.storm.nimbus.NimbusLeaderElections.init(NimbusLeaderElections.java:84)
 ... 5 more
```

上述错误是由于在提交拓扑之前没有进行安全认证或者认证后TGT过期导致。

解决方法参考[步骤1](#)。

- 查看客户端提交日志，发现打印ExceptionInInitializerError异常信息，提示Found multiple storm.yaml resources。如下所示：

```
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
 at backtype.storm.topology.TopologyBuilder.createTopology(TopologyBuilder.java:106)
 at com.huawei.streaming.storm.example.wordcount.WordCountTopology.cmdSubmit(WordCountTopology.java:117)
 at com.huawei.streaming.storm.example.wordcount.WordCountTopology.submitTopology(WordCountTopology.java:80)
 at com.huawei.streaming.storm.example.wordcount.WordCountTopology.main(WordCountTopology.java:71)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Found multiple storm.yaml resources. You're probably bundling the Storm jars with your topology jar.
 at backtype.storm.util.Utils.findAndReadConfigFile(Utils.java:151)
 at backtype.storm.util.Utils.readStormConfig(Utils.java:206)
 at backtype.storm.util.Utils.<clinit>(Utils.java:70)
 ... 4 more
```

该错误是由于业务jar包中存在storm.yaml文件，和服务端的storm.yaml文件冲突导致的。

解决方法参考[步骤2](#)。

- 如果不是上述原因，则请参考[提交拓扑失败，提示Failed to check principle for keytab](#)。

## 解决办法

### 步骤1 认证异常。

- 登录客户端节点，进入客户端目录。
- 执行以下命令重新提交任务。（业务jar包和Topology根据实际情况替换）

```
source bigdata_env
```

```
kinit 用户名
```

```
storm jar storm-starter-topologies-0.10.0.jar
```

```
storm.starter.WordCountTopology test
```

### 步骤2 拓扑包异常。

排查业务jar，将业务jar中storm.yaml文件删除，重新提交任务。

----结束

## 16.15.3 提交拓扑失败，提示 Failed to check principle for keytab

### 问题背景与现象

使用MRS流式安全集群，主要安装ZooKeeper、Storm、Kafka等。

定义拓扑访问HDFS、HBase等组件，使用客户端命令，提交Topology失败。

### 可能原因

- 提交拓扑中没有包含用户的keytab文件。
- 提交拓扑中包含的keytab和提交用户不一致。
- 客户端/tmp目录下已存在user.keytab，且宿主非运行用户。

### 原因分析

1. 查看日志发现异常信息Can not found user.keytab in storm.jar。具体信息如下：

```
[main] INFO b.s.StormSubmitter - Get principle for stream@HADOOP.COM success
[main] ERROR b.s.StormSubmitter - Can not found user.keytab in storm.jar.
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Failed to check principle for keytab
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopologyAs(StormSubmitter.java:219)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:292)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:176)
at com.xxx.streaming.storm.example.hbase.SimpleHBaseTopology.main(SimpleHBaseTopology.java:77)
```

查看提交的拓扑运行Jar，发现没有包含keytab文件。

2. 查看日志发现异常信息The submit user is invalid,the principle is 。具体信息如下：

```
[main] INFO b.s.StormSubmitter - Get principle for stream@HADOOP.COM success
[main] WARN b.s.s.a.k.ClientCallbackHandler - Could not login: the client is being asked for a
password, but the client code does not currently support obtaining a password from the user. Make
sure that the client is configured to use a ticket cache (using the JAAS configuration setting
'useTicketCache=true') and restart the client. If you still get this message after that, the TGT in the
ticket cache has expired and must be manually refreshed. To do so, first determine if you are using a
password or a keytab. If the former, run kinit in a Unix shell in the environment of the user who is
running this client using the command 'kinit <princ>' (where <princ> is the name of the client's
Kerberos principal). If the latter, do 'kinit -k -t <keytab> <princ>' (where <princ> is the name of the
Kerberos principal, and <keytab> is the location of the keytab file). After manually refreshing your
cache, restart this client. If you continue to see this message after manually refreshing your cache,
ensure that your KDC host's clock is in sync with this host's clock.
[main] ERROR b.s.StormSubmitter - The submit user is invalid,the principle is : stream@HADOOP.COM
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Failed to check principle for keytab
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopologyAs(StormSubmitter.java:219)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:292)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:176)
at com.xxx.streaming.storm.example.hbase.SimpleHBaseTopology.main(SimpleHBaseTopology.java:77)
```

业务提交拓扑时使用的认证用户为stream，但是在拓扑提交过程中提示submit user是无效用户，表明内部校验失败。

3. 查看提交的拓扑运行Jar，发现包含keytab文件。

查看user.keytab文件，发现principal为zmk\_kafka。

```
[root@8-5-148-6 client]# klist -kt user.keytab
Keytab name: FILE:user.keytab
KVNO Timestamp Principal

1 12/19/16 16:28:17 zmk kafka@HADOOP.COM
1 12/19/16 16:28:17 zmk kafka@HADOOP.COM
```

发现认证用户和user.keytab文件中principal不对应。

4. 查看日志发现异常信息Delete the tmp keytab file failed, the keytab file is : /tmp/user.keytab，具体信息如下：



```
[main] WARN b.s.StormSubmitter - Delete the tmp keytab file failed, the keytab file is : /tmp/
user.keytab
[main] ERROR b.s.StormSubmitter - The submit user is invalid,the principle is : hbase1@HADOOP.COM
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Failed to check principle for keytab
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopologyAs(StormSubmitter.java:213)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:286)
at backtype.storm.StormSubmitter.submitTopology(StormSubmitter.java:170)
at com.touchstone.storm.cmcc.CmccDataHbaseTopology.main(CmccDataHbaseTopology.java:183)
```

查看系统/tmp目录，发现存在user.keytab文件，且文件宿主非运行用户。

## 解决办法

- 提交拓扑时携带用户user.keytab文件。
- 提交拓扑时的用户需要和user.keytab文件用户一致。
- 删除/tmp目录下不对应的user.keytab文件。

## 16.15.4 提交拓扑后 Worker 运行异常，日志提示 Failed to bind to: host:ip

### 现象描述

提交业务拓扑后，发现Worker无法正常启动。查看Worker日志，日志提示Failed to bind to: host:ip。

```
"2017-12-28 04:24:40,153" | INFO | [main] | Create Netty Server Netty-server-localhost-29101, buffer_size: 5242880, maxWorkers: 1 | backtype.storm.messaging.netty.Server (Server.java:110)
"2017-12-28 04:24:40,170" | ERROR | [main] | Error on initialization of server mk-worker | backtype.storm.daemon.worker (NO_SOURCE_FILE:0)
org.apache.storm.shade.org.jboss.netty.channel.ChannelException: Failed to bind to: dggcgbf1096-stm/10.3.47.75:29101
at org.apache.storm.shade.org.jboss.netty.bootstrap.ServerBootstrap.bind(ServerBootstrap.java:272) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.messaging.netty.Server.<init>(Server.java:132) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.messaging.netty.Context.bind(Context.java:74) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.daemon.worker_data$fn__3842.invoke(worker.clj:214) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.util$assoc_apply_self.invoke(util.clj:921) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.daemon.worker_data.invoke(worker.clj:211) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at backtype.storm.daemon.worker$fn__4006$exec_fn__1339__auto__$_$reify__4006.run(worker.clj:430) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:1.8.0_72]
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422) ~[?:1.8.0_72]
at backtype.storm.daemon.worker$fn__4006$exec_fn__1339__auto__4007.invoke(worker.clj:428) ~[storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at clojure.lang.Afn.applyToHelper(Afn.java:186) ~[clojure-1.6.0.jar:1]
at clojure.lang.Afn.applyTo(Afn.java:144) ~[clojure-1.6.0.jar:1]
at clojure.core$apply.invoke(core.clj:624) ~[clojure-1.6.0.jar:1]
at backtype.storm.daemon.worker$fn__4006$mk_worker__4083.doInvoke(worker.clj:409) [storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at clojure.lang.RestFn.invoke(RestFn.java:551) [clojure-1.6.0.jar:1]
at backtype.storm.daemon.worker$main.invoke(worker.clj:544) [storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
at clojure.lang.Afn.applyToHelper(Afn.java:171) [clojure-1.6.0.jar:1]
at clojure.lang.Afn.applyTo(Afn.java:144) [clojure-1.6.0.jar:1]
at backtype.storm.daemon.worker.main(Unknown Source) [storm-core-0.10.0.jar:0.10.0]
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method) ~[?:1.8.0_72]
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:433) ~[?:1.8.0_72]
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:425) ~[?:1.8.0_72]
at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:221) ~[?:1.8.0_72]
```

### 可能原因

随机端口范围配置错误。

### 定位思路

- 1、检查worker相关信息日志。
- 2、检查绑定端口的进程信息。
- 3、检查随机端口范围配置。

### 原因分析

1. 通过SSH登录Worker启动失败主机，通过netstat -anp | grep <port>命令，查看占用端口的进程ID信息。其中port修改为实际端口号。



## 原因分析

1. 由于执行命令的用户与当前查看pid信息的进程提交用户不一致导致。
2. Storm引入区分用户执行任务特性，在启动worker进程时将给进程的uid和gid改为提交用户和ficommon，目的是为了logviewer可以访问到worker进程的日志同时日志文件只开放权限到640。这样会导致切换到提交用户后对Worker进程执行jstack和jmap等命令执行失败，原因是提交用户的默认gid并不是ficommon，需要通过ldap命令修改提交用户的gid为9998（ficommon）才可执行。

## 解决办法

共有两种方式解决该问题。

方式一：通过storm原生页面查看进程堆栈

**步骤1** 登录Storm原生界面。

MRS Manager界面操作：

1. 访问MRS Manager。
2. 在Manager选择“服务管理 > Storm”，在“Storm 概述”的“Storm WebUI”，单击任意一个UI链接，打开Storm的WebUI。

FusionInsight Manager界面操作：

1. 访问FusionInsight Manager。
2. 在Manager选择“集群 > 服务 > Storm”，在“概览”的“Storm WebUI”，单击任意一个UI链接，打开Storm的WebUI。

**步骤2** 选择要查看的拓扑。



Name	Owner	Status	Uptime	Num workers	Num executors	Num tasks
wc	stormuser	ACTIVE	4s	0	0	0

**步骤3** 选择要查看的spout或者bolt。



Spouts (All time)							
Id	Executors	Tasks	Emitted	Transferred	Complete latency (ms)	Acked	Failed
spout	5	5	1500	1500	0.000	0	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

Bolts (All time)								
Id	Executors	Tasks	Emitted	Transferred	Capacity (last 10m)	Execute latency (ms)	Executed	Process latency (ms)
count	12	12	13500	0	0.025	0.480	12500	0.160
split	8	8	12500	12500	0.000	0.000	2500	3.000

**步骤4** 选择要查看的节点日志文件，再选择JStack或者Heap按钮，其中JStack对应的是堆栈信息，Heap对应的是堆信息：

**Profiling and Debugging**

Use the following controls to profile and debug the components on this page.

Status / Timeout (Minutes)  Actions JStack Restart Worker Heap

**Executors (All time)**

Id	Uptime	Host	Port	Actions	Emitted	Transferred	Complete latency (ms)
[24-24]	1m 40s	hadoop03	29300	<input checked="" type="checkbox"/> files	1000	1000	0.000
[25-25]	1m 41s	hadoop01	29300	<input type="checkbox"/> files	1000	1000	0.000
[26-26]	1m 41s	hadoop02	29300	<input type="checkbox"/> files	1000	1000	0.000
[27-27]	1m 40s	hadoop03	29300	<input checked="" type="checkbox"/> files	1000	1000	0.000
[28-28]	1m 41s	hadoop01	29300	<input type="checkbox"/> files	1000	1000	0.000

----结束

方式二：通过修改自定义参数查看进程堆栈

**步骤1** 进入Storm服务参数配置界面。

MRS Manager界面操作：登录MRS Manager页面，选择“服务管理 > Storm > 服务配置”，“参数类别”选择“全部配置”。

FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“配置”，选择“全部配置”。

**步骤2** 在左侧导航栏选择“supervisor > 自定义”，添加一个变量 supervisor.run.worker.as.user=false。

**步骤3** 保存配置，勾选“重新启动受影响的服务或实例。”并单击“确定”重启服务。

**步骤4** 重新提交拓扑。

**步骤5** 后台节点切为omm用户执行jps命令即可查看worker的pid。

```
omm@hadoop02:~> jps | grep worker
22485 worker
111402 worker
```

**步骤6** 执行jstack pid，即可查看jstack信息。

```
omm@hadoop02:~> jstack 22485
2018-05-26 08:46:24
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.144-b01 mixed mode):

"Attach Listener" #82 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x000000001c95000 nid=0xb840 waiting on condition [0x0000000000000000]
 java.lang.Thread.State: RUNNABLE

"pool-14-thread-1" #81 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x000007f7ebc931000 nid=0x6113 waiting on condition [0x000007f7eb5ddf000]
 java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (parking)
 at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
 - parking to wait for <0x00000000dfe820a0> (a java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
 at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
 at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
 at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1093)
 at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

----结束

## 16.15.6 使用 Storm-JDBC 插件开发 Oracle 写入 Bolt，发现数据无法写入

### 现象描述

使用Storm-JDBC插件开发Oracle写入Bolt，发现能连上Oracle数据库，但是无法向Oracle数据库里面写数据。


Bolts (All time)													
Search: <input type="text"/>													
Id	Executors	Tasks	Emitted	Transferred	Capacity (last 10m)	Execute latency (ms)	Executed	Process latency (ms)	Acked	Failed	Error Host	Error Port	Last error
JdbcBolt	2	2	0	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0			
JsonParseBolt	5	5	3698140	3698140	0.009	0.048	3700260	0.044	3700200	0			
KeywordFilter	5	5	0	0	0.000	0.001	3592380	0.000	0	0			

### 可能原因

- 拓扑定义异常。
- 数据库表结果定义异常。

### 原因分析

1. 通过Storm WebUI 查看拓扑DAG图，发现DAG图与拓扑定义一致。



2. 查看KeyWordFilter Bolt输出流字段定义和发送消息字段发现一致。

```
@Override
public void declareOutputFields(OutputFieldsDeclarer declarer)
{
 declarer.declare(new Fields("timestamp", "keyword", "hostname", "message", "kafka_topic"));
}
```





## 16.15.8 UI 查看信息显示 Internal Server Error

### 问题背景与现象

使用MRS版本安装集群，主要安装ZooKeeper、Storm。

通过MRS Manager中的Storm Status页面UI连接访问信息时出现Internal Server Error。

UI页面出现如下信息：

```
Internal Server Error
org.apache.thrift.transport.TTransportException: Frame size (306030) larger than max length (1048576)!
```

### 可能原因

- Storm服务中Nimbus异常。
- Storm集群信息较多超过系统默认Thrift传输大小的设置。

### 原因分析

1. 查看Storm服务状态及监控指标：
  - MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，依次选择 "服务管理 > Storm"，查看当前Storm状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
  - FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Storm”，查看当前Storm状态，发现状态为良好，且监控指标内容显示正确。
2. 选择“实例”页签，查看Nimbus实例状态，显示正常。
3. 查看当前Storm集群thrift相关配置，发现nimbus.thrift.max\_buffer\_size参数配置为1048576（1M）。
4. 上述配置和异常信息中信息一致，说明当前配置的Thrift的buffer size小于集群信息所需的buffer size。

### 解决方法

调整Storm集群中Thrift的Buffer Size大小，具体大小根据错误信息进行实际调整。

**步骤1** 进入Storm服务参数配置界面。

- MRS Manager界面操作：登录MRS Manager页面，选择“服务管理 > Storm > 服务配置”，“参数类别”选择“全部配置”。
- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“配置”，选择“全部配置”。

**步骤2** 修改nimbus.thrift.max\_buffer\_size参数为10485760（10M）。

**步骤3** 保存配置，勾选“重新启动受影响的服务或实例。”并单击“确定”重启服务。

----结束

## 16.16 使用 Ranger



## 16.16.1 Hive 启用 Ranger 鉴权后，在 Hue 页面能查看到没有权限的表和库

### 用户问题

Hive启用Ranger鉴权后，在Hue页面能查看到没有权限的表和库

### 问题现象

普通集群（未开启Kerberos认证）中，Hive启用Ranger鉴权后，在Hue页面能查看到没有权限的表和库。

### 原因分析

Hive启用Ranger鉴权后，默认的Hive策略中有2个关于database的public组策略，所有用户都属于public组，默认给public组配有default数据库的创表和所有其他数据库的create权限，因此默认所有的用户都有show databases和show tables的权限，如果不想让某些用户有show databases和show tables权限，可在Ranger WEBUI中删除该默认public组策略，并赋予需要查看的用户权限，具体请参考处理步骤。

### 处理步骤

- 步骤1 登录Ranger WebUI界面。
- 步骤2 在“Service Manager”区域内，单击Hive组件名称，进入Hive组件安全访问策略列表页面。
- 步骤3 分别单击“all - database”和“default database tables columns”策略所在行的✖按钮。
- 步骤4 删除“public”组策略。

图 16-55 all - database 策略





图 16-56 default database tables columns 策略



- 步骤5 在Hive组件安全访问策略列表页面，单击“Add New Policy”为相关用户或者用户组添加资源访问策略。

----结束

## 16.17 使用 Yarn

### 16.17.1 启动 Yarn 后发现一堆 job

#### 用户问题

MRS 2.x及之前版本集群，构建MRS集群启动Yarn后，发现一堆job占用资源。

#### 问题现象

客户使用MapReduce服务构建集群启动Yarn后 生成一堆job占用资源。

#### 原因分析

- 疑似黑客攻击。
- 安全组入口方向的Any协议源地址配置为0.0.0.0/0。

IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0
IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0
IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0

#### 处理步骤

**步骤1** 登录MRS集群页面，在“现有集群”中，单击对应的集群名称，进入集群详情页面。

**步骤2** 单击“集群管理页面”后面的“点击管理”，弹出“访问MRS Manager页面”。

**步骤3** 单击“管理安全组规则”，检查安全组规则配置。

**步骤4** 检查入口方向Any协议的源地址是否为0.0.0.0/0。

**步骤5** 如果是，修改入口方向Any协议的远端为指定IP地址。如果不是，则无需修改。

**步骤6** 修改成功后，重启集群虚拟机。

----结束

#### 建议与总结

关闭入口方向的Any协议，或者指定入口方向的Any协议远端为指定IP。

#### 参考信息

请参考“MapReduce服务用户指南 > 安全性 > 集群（未启用Kerberos认证）安全配置建议”。

## 16.17.2 通过客户端 hadoop jar 命令提交任务，客户端返回 GC overhead

### 问题背景与现象

通过客户端提交任务，客户端返回内存溢出的报错结果：

```
main path:hdfs://hacluster/user/wangyou
17/09/18 08:29:57 INFO hdfs.DFSClient: Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token 22890097 for wangyou on ha-hdfs:hacluster
17/09/18 08:29:57 INFO security.TokenCache: Got dt for hdfs://hacluster; kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 22890097 for wangyou)
17/09/18 08:29:57 WARN mapreduce.JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed. Implement the Tool interface and execute your application with ToolRunner to remedy this.
17/09/18 08:32:42 INFO retry.RetryInvocationHandler: Exception while invoking getListings of class ClientNameNodeProtocolTranslatorPB over f11-cn-003/10.113.246.10:25000. Trying to fail over immediately.
java.io.IOException: com.google.protobuf.ServiceException: java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
 at org.apache.hadoop.ipc.RemoteException$RemoteException.getRemoteException(ProtobufHelper.java:49)
 at org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNameNodeProtocolTranslatorPB.getListings(ClientNameNodeProtocolTranslatorPB.java:578)
 at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown Source)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
 at org.apache.hadoop.io.retry.RetryInvocationHandler.invokeMethod(RetryInvocationHandler.java:191)
 at org.apache.hadoop.io.retry.RetryInvocationHandler.invoke(RetryInvocationHandler.java:102)
 at com.sun.proxy.$Proxy10.getListings(Unknown Source)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$listPaths(DFSClient.java:1757)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystemDistributedIterator.hasNextNoFilter(DistributedFileSystem.java:1024)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystemDistributedIterator.hasNext(DistributedFileSystem.java:999)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat.singleThreadedListStatus(FileInputFormat.java:304)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat$listStatus(FileInputFormat.java:265)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.CombineFileInputFormat.getSplits(CombineFileInputFormat.java:217)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.DelegatingInputFormat.getSplits(DelegatingInputFormat.java:115)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter.writeSplits(JobSubmitter.java:306)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter.submitToInternal(JobSubmitter.java:323)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job$10.run(Job.java:1290)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job$10.run(Job.java:1287)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
 at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1673)
 at org.apache.hadoop.mapreduce.Job.submit(Job.java:1287)
```

### 原因分析

从报错堆栈可以看出是任务在提交过程中分片时在读取HDFS文件阶段内存溢出了，一般是由于该任务要读取的小文件很多导致内存不足。

### 解决办法

- 步骤1** 排查启动的MR任务是否对应的HDFS文件个数很多，如果很多，减少文件数量，提前先合并小文件或者尝试使用combineInputFormat来减少任务读取的文件数量。
- 步骤2** 增大hadoop命令执行时的内存，该内存存在客户端中设置，修改对应路径“客户端安装目录/HDFS/component\_env”文件中“CLIENT\_GC\_OPTS”的“-Xmx”参数，将该参数的默认值改大，比如改为512m。然后执行source component\_env命令，使修改的参数生效。

```
export YARN_ROOT_LOGGER=INFO,console
#GC_OPTS for client operation.
CLIENT_GC_OPTS="-Xmx512m -Djava.io.tmpdir=${HADOOP_HOME}"
export HADOOP_CLIENT_OPTS="$CLIENT_GC_OPTS"
```

----结束

## 16.17.3 Yarn 汇聚日志过大导致磁盘被占满

### 用户问题

集群的磁盘使用率很高。

### 问题现象

- Manager管理页面下主机管理显示磁盘使用率过高。
- Yarn WebUI界面上显示只有少量任务在运行。

Cluster Metrics				
Apps Submitted	Apps Pending	Apps Running	Apps Completed	Containers Running
9	0	1	8	1
Cluster Nodes Metrics				
Active Nodes	Decommissioning Nodes	Decommissioned Nodes		
2	0	0		
Scheduler Metrics				
Scheduler Type	Scheduling Resource Type		Minimum Allocation	
Capacity Scheduler	(memory-mb (unit=Mi), vcores)		<memory:512, vCores:1>	
Show 20 entries				

- 登录到集群的Master节点执行 `hdfs dfs -du -h /` 命令发现如下文件占用大量磁盘空间。

```
22.5 G 45.0 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0153
18.4 M 36.8 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0154
23.4 G 46.8 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0155
23.5 G 46.9 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0156
23.7 G 47.4 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0157
23.7 G 47.4 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0158
22.5 G 45.0 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0159
18.5 M 37.0 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0160
22.5 G 45.0 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0161
18.8 M 37.6 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0162
24.0 G 48.0 G /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0163
121.3 K 242.7 K /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0164
1.1 M 2.1 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0165
1.1 M 2.1 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0166
1.1 M 2.1 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0167
1.1 M 2.1 M /tmp/logs/root/logs/application_1589278244866_0168
```

- Yarn服务的汇聚日志配置如下

* yarn.log-aggregation.retain-check-interval-seconds	86400
* yarn.log-aggregation.retain-seconds	1296000

## 原因分析

客户提交任务的操作过于频繁，且聚合后的日志文件被删除的时间配置为1296000，即聚合日志保留15天，导致汇聚的日志无法在短时期内释放，从而引起磁盘被占满。

## 处理步骤

**步骤1** 登录Manager页面，进入MapReduce服务全部配置页面。

- MRS Manager界面操作：登录MRS Manager，选择“服务管理 > MapReduce > 服务配置 > 全部配置”。
- FusionInsight Manager界面操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MapReduce > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 搜索“yarn.log-aggregation.retain-seconds”参数，并根据实际情况将yarn.log-aggregation.retain-seconds调小，比如调整为：259200，即Yarn的聚合日志保留3天，到期后自动释放磁盘空间。

**步骤3** 保存配置，不勾选“重新启动受影响的服务或实例”。

**步骤4** 在业务空闲时执行该步骤重启MapReduce服务，重启服务会导致上层服务业务中断，影响集群的管理维护和业务，建议在空闲时执行。

1. 登录Manager页面。
2. 重启MapReduce服务。

----结束

## 16.17.4 MR 任务异常临时文件不删除

### 用户问题

MR任务异常临时文件为什么没有删除？

### 问题现象

HDFS临时目录文件过多，占用内存。

### 原因分析

MR任务提交时会将相关配置文件、jar包和-files添加的文件都放入hdfs上的临时目录，方便后面container启动以后获取相应的文件。由配置项yarn.app.mapreduce.am.staging-dir决定具体存放位置，默认值是/tmp/hadoop-yarn/staging。

正常运行的MR任务会在Job结束以后就清理这些临时文件，但是当Job对应的yarn任务是异常退出时，这些临时文件不会被清理，长时间积攒导致该临时目录下的文件数量越来越多，占用存储空间越来越多。

### 处理步骤

**步骤1** 登录集群。

1. 以root用户登录任意一个Master节点，用户密码为创建集群时用户自定义的密码。
2. 如果集群开启Kerberos认证，执行如下命令进入客户端安装目录并设置环境变量，再认证用户并按照提示输入密码，该密码请向管理员获取。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit hdfs
```

3. 如果集群未开启Kerberos认证，执行如下命令切换到omm用户，再进入客户端安装目录设置环境变量。

```
su - omm
```

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

**步骤2** 获取文件列表。

```
hdfs dfs -ls /tmp/hadoop-yarn/staging/*/.staging/ | grep "^drwx" | awk '{print $8}' > job_file_list
```

job\_file\_list文件中就是所有任务的文件夹列表，文件内容参考：

```
/tmp/hadoop-yarn/staging/omm/.staging/job_<Timestamp>_<ID>
```

**步骤3** 统计当前运行中的任务。

```
mapred job -list 2>/dev/null | grep job_ | awk '{print $1}' > run_job_list
```

run\_job\_list文件里面就是当前正在运行的JobId列表，文件内容格式为：

```
job_<Timestamp>_<ID>
```

**步骤4** 删除job\_file\_list文件中正在运行中的任务。确保在删除过期数据时不会误删正在运行任务的数据。

```
cat run_job_list | while read line; do sed -i "/$line/d" job_file_list; done
```

**步骤5** 删除过期数据。

```
cat job_file_list | while read line; do hdfs dfs -rm -r $line; done
```

**步骤6** 清除临时文件。

```
rm -rf run_job_list job_file_list
```

----结束


## 16.17.5 Yarn WebUI 作业查看日志提示 “Could not access logs page!”

### 问题背景与现象

登录Yarn WebUI界面查看作业日志 “Logs”，然后单击 “Local logs”，界面提示 “Could not access logs page!”

The screenshot shows the Hadoop Yarn WebUI interface for an application named 'application\_1'. The application is in a 'SUCCEEDED' state. The 'Log Aggregation Status' is 'TIME OUT', which is highlighted with a red box. Below the application details, there is a table with columns for Attempt ID, Started, Node, Logs, and Nodes blacklisted by the app. The 'Logs' column for the first attempt is highlighted with a red box.

Attempt ID	Started	Node	Logs	Nodes blacklisted by the app	Nodes blacklisted by the system
attempt_1	Fri Apr 15 06:27:30 +0800 2022	ibfz2z0dte.jtk.sds.kaplan.ibm.com	logs	0	0



## 原因分析

该Local logs是用来访问服务的日志，但由于安全考虑，该功能暂不支持从Yarn WebUI界面访问。您可以登录ResourceManager主节点查看ResourceManager的日志。

## 处理步骤

- 步骤1** 登录Manager界面，选择“集群 > 组件 > Yarn > 实例”，查看并获取“ResourceManager(主)”实例的业务IP地址。
- 步骤2** 以root用户登录ResourceManager主节点。
- 步骤3** 进入“/var/log/Bigdata/yarn/rm”路径查看ResourceManager的日志。  

```
cd /var/log/Bigdata/yarn/rm
```

----结束

## 16.18 使用 ZooKeeper

### 16.18.1 MRS 集群如何访问 ZooKeeper

#### 用户问题

MRS集群如何访问ZooKeeper?

#### 问题现象

客户在MRS的Master节点使用zkcli.sh访问ZooKeeper但是存在报错。

#### 原因分析

客户使用命令有问题，造成报错的发生。

## 处理步骤

**步骤1** 获取ZooKeeper的IP地址。

**步骤2** 以root用户登录Master节点。

**步骤3** 初始化环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤4** 执行`zkCli.sh -server ZooKeeper所在节点的IP:2181`即可连接上MRS的ZooKeeper。  
zk所在节点的IP即为**步骤1**中查到的结果，多个IP之间以逗号间隔。

**步骤5** 使用`ls /`等常用的命令查看ZooKeeper上的信息。

----结束

## 16.19 访问 OBS

### 16.19.1 使用 MRS 多用户访问 OBS 功能时/tmp 目录没有权限

#### 用户问题

在使用MRS多用户访问OBS功能，执行spark、hive等作业时，出现/tmp目录没有权限的报错。

#### 问题现象

在使用MRS多用户访问OBS功能，执行spark、hive等作业时，出现/tmp目录没有权限的报错。

#### 原因分析

作业执行过程中有临时目录，提交作业的用户对临时目录没有权限。

#### 处理步骤

**步骤1** 在集群“概览”页签中，查询并记录集群所绑定的委托名称。

**步骤2** 登录IAM服务控制台。

**步骤3** 选择“权限 > 创建自定义策略”。

- 策略名称：请输入策略名称。
- 作用范围：请选择“全局级服务”。
- 策略配置方式：请选择“可视化视图”。
- 策略内容：
  - a. “允许”选择“允许”。
  - b. “云服务”选择“对象存储服务 (OBS)”。
  - c. “操作”勾选所有“写”、“列表”和“只读”权限。
  - d. “特定资源”选择：




- i. “object”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”分别在“路径”中输入 *obs\_bucket\_name/tmp/*和 *obs\_bucket\_name/tmp/\**。此处以/tmp目录为例，如需其他目录权限请参考该步骤添加对应目录及该目录下所有对象的资源路径。
- ii. “bucket”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”在“路径”中输入 *obs\_bucket\_name*。

其中*obs\_bucket-name*请使用实际的OBS桶名替换。若桶类型为“并行文件系统”需要在添加*obs\_bucket\_name/tmp/*路径，桶类型为“对象存储”则不需要添加*obs\_bucket\_name/tmp/*路径。

- e. （可选）请求条件，暂不添加。

图 16-57 自定义策略



**步骤4** 单击“确定”完成策略添加。

**步骤5** 选择“委托”，并在**步骤1**中查询到的委托所在行的“操作”列单击“权限配置”。

**步骤6** 查询并勾选**步骤3**中创建的策略。

**步骤7** 单击“确定”完成委托权限配置。

----结束

## 16.19.2 Hadoop 客户端删除 OBS 上数据时.Trash 目录没有权限

### 用户问题

使用Hadoop客户端删除OBS上数据时出现.Trash目录没有权限的报错。

### 问题现象

执行`hadoop fs -rm obs://<obs_path>`出现如下报错：

```
exception [java.nio.file.AccessDeniedException: user/root/.Trash/Current/: getFileStatus on user/root/.Trash/Current/: status [403]
```

### 原因分析

hadoop删除文件时会先将文件先移动到.Trash目录，若该目录没有权限则出现403报错。

### 处理步骤

方案一：

使用`hadoop fs -rm -skipTrash`来删除文件。

方案二：

在集群对应的委托中添加访问.Trash目录的权限。

**步骤1** 在集群“概览”页签中，查询并记录集群所绑定的委托名称。

**步骤2** 登录IAM服务控制台。

**步骤3** 选择“权限 > 创建自定义策略”。

- 策略名称：请输入策略名称。
- 作用范围：请选择“全局级服务”。
- 策略配置方式：请选择“可视化视图”。
- 策略内容：
  - a. “允许”选择“允许”。
  - b. “云服务”选择“对象存储服务 (OBS)”。
  - c. “操作”勾选所有操作权限。
  - d. “特定资源”选择：
    - i. “object”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”分别在“路径”中输入.Trash目录，例如`obs_bucket_name/user/root/.Trash/*`。
    - ii. “bucket”选择“通过资源路径指定”，并单击“添加资源路径”在“路径”中输入`obs_bucket_name`。

其中`obs_bucket-name`请使用实际的OBS桶名替换。

- e. （可选）请求条件，暂不添加。

图 16-58 自定义策略



**步骤4** 单击“确定”完成策略添加。

**步骤5** 选择“委托”，并在**步骤1**中查询到的委托所在行的“操作”列单击“权限配置”。

**步骤6** 查询并勾选**步骤3**中创建的策略。

**步骤7** 单击“确定”完成委托权限配置。

**步骤8** 重新执行`hadoop fs -rm obs://<obs_path>`命令。

----结束

# 17 附录

## 17.1 MRS 操作注意事项

### 概述

FusionInsight Manager对集群进行管理、监控，同时用户可通过MRS管理控制台的集群管理页面，进行集群概览查看、节点管理、组件管理、告警管理、文件管理、作业管理、引导操作设置及标签管理。

### 访问 MRS 集群 Manager

访问MRS的FusionInsight Manager请参考[访问FusionInsight Manager](#)。

### 修改 MRS 集群服务配置参数

服务配置参数需登录FusionInsight Manager修改：

1. 登录FusionInsight Manager。
2. 选择“集群 > 服务”。
3. 单击服务视图中指定的服务名称。
4. 单击“配置”。

默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。

5. 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。

不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，Manager将实时进行搜索并显示结果。

6. 单击“保存”，并在确认对话框中单击“确定”。
7. 等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。

查看集群是否存在配置过期的服务，如果存在，需重启对应服务或角色实例使配置生效。

## 17.2 安装 Flume 客户端

### 操作场景

使用Flume搜集日志时，需要在日志主机上安装Flume客户端。用户可以创建一个新的ECS并安装Flume客户端。

本章节适用于MRS 3.x及之后版本。

### 前提条件

- 已创建包含Flume组件的集群。
- 日志主机需要与MRS集群在相同的VPC和子网。
- 已获取日志主机的登录方式。
- 安装目录可以不存在，会自动创建。但如果存在，则必须为空。目录路径不能包含空格。

### 操作步骤

#### 步骤1 获取软件包。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume”进入Flume服务界面，在右上角选择“更多 > 下载客户端”，选择“选择客户端类型”为“完整客户端”，下载Flume服务客户端文件。

客户端文件名称为“FusionInsight\_Cluster\_<集群ID>\_Flume\_Client.tar”，本章节以“FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_Client.tar”为例进行描述。

#### 步骤2 上传软件包。

以user用户将软件包上传到将要安装Flume服务客户端的节点目录上，例如“/opt/client”。

#### 📖 说明

user用户为安装和运行Flume客户端的用户。

#### 步骤3 解压软件包。

以user用户登录将要安装Flume服务客户端的节点。进入安装包所在目录，例如“/opt/client”，执行如下命令解压安装包到当前目录。

```
cd /opt/client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Flume_Client.tar
```

#### 步骤4 校验软件包。

执行sha256sum -c命令校验解压得到的文件，返回“OK”表示校验通过。例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig.tar: OK
```

#### 步骤5 解压文件。

**tar -xvf FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_ClientConfig.tar**

**步骤6** 若在集群外节点安装Flume客户端，需执行如下步骤配置安装环境。在集群内节点安装可不执行该步骤。

1. 执行以下命令，安装客户端运行环境到新的目录，例如“/opt/Flumeenv”。安装时自动生成目录。

```
sh /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig/install.sh /opt/Flumeenv
```

查看安装输出信息，如有以下结果表示客户端运行环境安装成功：

```
Components client installation is complete.
```

2. 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/Flumeenv/bigdata_env
```

**步骤7** 在Flume客户端安装目录下执行以下命令，安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/FlumeClient”目录。客户端安装成功后安装结束。

```
cd /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig/Flume/FlumeClient
```

```
./install.sh -d /opt/FlumeClient -f MonitorServer角色的业务IP或主机名 -c 用户业务配置文件properties.properties放置路径 -s cpu阈值 -l /var/log/Bigdata -e FlumeServer的业务IP或主机名 -n Flume
```

### 📖 说明

- “-d”：Flume客户端安装路径。
- “-f”（可选）：两个MonitorServer角色的业务IP或主机名，中间用逗号分隔，若不设置则Flume客户端将不向MonitorServer发送告警信息，同时在FusionInsight Manager界面上看不到该客户端的相关信息。
- “-c”（可选）：指定业务配置文件，该文件需要用户根据自己业务生成，具体操作可在Flume服务端中“配置工具”页面生成，并上传到待安装客户端节点上的任一目录下。若安装时未指定（即不配置该参数），可在安装后上传已经生成的业务配置文件properties.properties到“/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.9.0/conf”目录下。
- “-s”（可选）：Cgroup阈值，阈值取值范围为1~100\*N之间的整数，N表示机器cpu核数。默认阈值为“-1”，表示加入到Cgroup的进程不受cpu使用率限制。
- “-l”（可选）：日志路径，默认值为“/var/log/Bigdata”（“user”用户需要对此目录有写权限）。首次安装客户端会生成名为flume-client的子目录，之后安装会依次生成名为“flume-client-n”的子目录，n代表一个序号，从1依次递增。在Flume客户端安装目录下的conf目录中，编辑ENV\_VARS文件，搜索FLUME\_LOG\_DIR属性，可查看客户端日志路径。
- “-e”（可选）：FlumeServer的业务IP地址或主机名，主要用于接收客户端上报的监控指标信息。
- “-n”（可选）：Flume客户端的名称，可以通过在FusionInsight Manager上选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Flume > Flume管理”查看对应节点上客户端的名称。
- 若产生以下错误提示，可执行命令**export JAVA\_HOME=JDK路径**进行处理。可使用**echo \$JAVA\_HOME**查找JDK路径。

```
JAVA_HOME is null in current user,please install the JDK and set the JAVA_HOME
```
- IBM的JDK不支持“-Xloggc”，需要修改“flume/conf/flume-env.sh”，将“-Xloggc”修改为“-Xverbosegclog”，若JDK为32位，“-Xmx”不能大于3.25GB。
- 集群混搭时，安装跨平台客户端时，请进入/opt/client/FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_ClientConfig/Flume/FusionInsight-Flume-1.9.0.tar.gz路径下进行Flume客户端安装。

---结束

## 17.3 修订记录

发布日期	更新特性
2024-11-30	第一次正式发布。